Reverse Engineering для начинающих

Денис Юричев

Reverse Engineering для начинающих

Денис Юричев
<dennis(a)yurichev.com>

©2013-2015, Денис Юричев.

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivs» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 3.0 Непортированная. Чтобы увидеть копию этой лицензии, посетите http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/.

Версия этого текста (10 октября 2015 г.).

Самая новая версия текста (а также англоязычная версия) доступна на сайте beginners.re. Версия для электронных читалок так же доступна на сайте.

Существует также LITE-версия (сокращенная вводная версия), предназначенная для быстрого ознакомления с основами reverse engineering: beginners.re

Вы также можете подписаться на мой twitter для получения информации о новых версиях этого текста: @yurichev[1], либо подписаться на список рассылки[2].

Обложка нарисована Андреем Нечаевским: facebook.

[1] twitter.com/yurichev
[2] yurichev.com

Краткое оглавление

I Образцы кода 1

II Важные фундаментальные вещи 469

III Более сложные примеры 478

IV Java 628

V Поиск в коде того что нужно 665

VI Специфичное для ОС 688

VII Инструменты 742

VIII Примеры RE[3]-задач из реальности 748

IX Примеры разбора закрытых (proprietary) форматов файлов 862

X Прочее 894

XI Что стоит почитать 912

XII Упражнения 916

Послесловие 954

Приложение 956

Список принятых сокращений 996

[3] Reverse Engineering

Оглавление

I Образцы кода 1

1 Краткое введение в CPU 3
1.1 Несколько слов о разнице между ISA[4] . . . 3

2 Простейшая функция 5
2.1 x86 . . . 5
2.2 ARM . . . 5
2.3 MIPS . . . 6
2.3.1 Еще кое-что об именах инструкций и регистров в MIPS . . . 6

3 Hello, world! 7
3.1 x86 . . . 7
3.1.1 MSVC . . . 7
3.1.2 GCC . . . 8
3.1.3 GCC: Синтаксис AT&T . . . 9
3.2 x86-64 . . . 10
3.2.1 MSVC — x86-64 . . . 10
3.2.2 GCC — x86-64 . . . 11
3.3 GCC — ещё кое-что . . . 12
3.4 ARM . . . 12
3.4.1 Неоптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM) . . . 13
3.4.2 Неоптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb) . . . 14
3.4.3 Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим ARM) . . . 14
3.4.4 Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим Thumb-2) . . . 15
3.4.5 ARM64 . . . 17
3.5 MIPS . . . 18
3.5.1 О «глобальном указателе» («global pointer») . . . 18
3.5.2 Оптимизирующий GCC . . . 18
3.5.3 Неоптимизирующий GCC . . . 20
3.5.4 Роль стекового фрейма в этом примере . . . 21
3.5.5 Оптимизирующий GCC: загрузим в GDB . . . 21
3.6 Вывод . . . 22
3.7 Упражнения . . . 22
3.7.1 Упражнение #1 . . . 22
3.7.2 Упражнение #2 . . . 22

4 Пролог и эпилог функций 24
4.1 Рекурсия . . . 24

5 Стек 25
5.1 Почему стек растет в обратную сторону? . . . 25
5.2 Для чего используется стек? . . . 26
5.2.1 Сохранение адреса возврата управления . . . 26
5.2.2 Передача параметров функции . . . 27
5.2.3 Хранение локальных переменных . . . 28
5.2.4 x86: Функция alloca() . . . 28
5.2.5 (Windows) SEH . . . 30
5.2.6 Защита от переполнений буфера . . . 30
5.2.7 Автоматическое освобождение данных в стеке . . . 30

[4] Instruction Set Architecture (Архитектура набора команд)

5.3 Разметка типичного стека . . . 30
5.4 Мусор в стеке . . . 30
5.5 Упражнения . . . 34
5.5.1 Упражнение #1 . . . 34
5.5.2 Упражнение #2 . . . 34

6 printf() с несколькими аргументами 37
6.1 x86 . . . 37
6.1.1 x86: 3 аргумента . . . 37
6.1.2 x64: 8 аргументов . . . 45
6.2 ARM . . . 48
6.2.1 ARM: 3 аргумента . . . 48
6.2.2 ARM: 8 аргументов . . . 49
6.3 MIPS . . . 53
6.3.1 3 аргумента . . . 53
6.3.2 8 аргументов . . . 55
6.4 Вывод . . . 59
6.5 Кстати . . . 60

7 scanf() 61
7.1 Простой пример . . . 61
7.1.1 Об указателях . . . 61
7.1.2 x86 . . . 62
7.1.3 MSVC + OllyDbg . . . 64
7.1.4 x64 . . . 67
7.1.5 ARM . . . 68
7.1.6 MIPS . . . 69
7.2 Глобальные переменные . . . 70
7.2.1 MSVC: x86 . . . 70
7.2.2 MSVC: x86 + OllyDbg . . . 72
7.2.3 GCC: x86 . . . 73
7.2.4 MSVC: x64 . . . 73
7.2.5 ARM: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb) . . . 74
7.2.6 ARM64 . . . 75
7.2.7 MIPS . . . 75
7.3 Проверка результата scanf() . . . 79
7.3.1 MSVC: x86 . . . 79
7.3.2 MSVC: x86: IDA . . . 80
7.3.3 MSVC: x86 + OllyDbg . . . 84
7.3.4 MSVC: x86 + Hiew . . . 86
7.3.5 MSVC: x64 . . . 87
7.3.6 ARM . . . 88
7.3.7 MIPS . . . 89
7.3.8 Упражнение . . . 90
7.4 Упражнения . . . 90
7.4.1 Упражнение #1 . . . 90

8 Доступ к переданным аргументам 91
8.1 x86 . . . 91
8.1.1 MSVC . . . 91
8.1.2 MSVC + OllyDbg . . . 92
8.1.3 GCC . . . 92
8.2 x64 . . . 93
8.2.1 MSVC . . . 93
8.2.2 GCC . . . 94
8.2.3 GCC: uint64_t вместо int . . . 95
8.3 ARM . . . 96
8.3.1 Неоптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM) . . . 96
8.3.2 Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM) . . . 97
8.3.3 Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb) . . . 97
8.3.4 ARM64 . . . 97
8.4 MIPS . . . 99

9 Ещё о возвращаемых результатах 101
9.1 Попытка использовать результат функции возвращающей *void* . . . 101

9.2 Что если не использовать результат функции? . . . 102
9.3 Возврат структуры . . . 102

10 Указатели **104**
10.1 Пример с глобальными переменными . . . 104
10.2 Пример с локальными переменными . . . 110
10.3 Вывод . . . 113

11 Оператор GOTO **114**
11.1 Мертвый код . . . 116
11.2 Упражнение . . . 117

12 Условные переходы **118**
12.1 Простой пример . . . 118
12.1.1 x86 . . . 118
12.1.2 ARM . . . 129
12.1.3 MIPS . . . 132
12.2 Вычисление абсолютной величины . . . 135
12.2.1 Оптимизирующий MSVC . . . 135
12.2.2 Оптимизирующий Keil 6/2013: Режим Thumb . . . 135
12.2.3 Оптимизирующий Keil 6/2013: Режим ARM . . . 136
12.2.4 Неоптимизирующий GCC 4.9 (ARM64) . . . 136
12.2.5 MIPS . . . 136
12.2.6 Версия без переходов? . . . 136
12.3 Тернарный условный оператор . . . 137
12.3.1 x86 . . . 137
12.3.2 ARM . . . 138
12.3.3 ARM64 . . . 138
12.3.4 MIPS . . . 139
12.3.5 Перепишем, используя обычный `if/else` . . . 139
12.3.6 Вывод . . . 140
12.4 Поиск минимального и максимального значения . . . 140
12.4.1 32-bit . . . 140
12.4.2 64-bit . . . 142
12.4.3 MIPS . . . 144
12.5 Вывод . . . 144
12.5.1 x86 . . . 144
12.5.2 ARM . . . 145
12.5.3 MIPS . . . 145
12.5.4 Без инструкций перехода . . . 145
12.6 Упражнение . . . 146

13 switch()/case/default **147**
13.1 Если вариантов мало . . . 147
13.1.1 x86 . . . 147
13.1.2 ARM: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM) . . . 157
13.1.3 ARM: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb) . . . 158
13.1.4 ARM64: Неоптимизирующий GCC (Linaro) 4.9 . . . 158
13.1.5 ARM64: Оптимизирующий GCC (Linaro) 4.9 . . . 159
13.1.6 MIPS . . . 159
13.1.7 Вывод . . . 160
13.2 И если много . . . 160
13.2.1 x86 . . . 160
13.2.2 ARM: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM) . . . 167
13.2.3 ARM: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb) . . . 168
13.2.4 MIPS . . . 170
13.2.5 Вывод . . . 171
13.3 Когда много *case* в одном блоке . . . 172
13.3.1 MSVC . . . 172
13.3.2 GCC . . . 174
13.3.3 ARM64: Оптимизирующий GCC 4.9.1 . . . 174
13.4 Fall-through . . . 176
13.4.1 MSVC x86 . . . 176
13.4.2 ARM64 . . . 177
13.5 Упражнения . . . 177

13.5.1 Упражнение #1 . . . 177

14 Циклы **178**
14.1 Простой пример . . . 178
14.1.1 x86 . . . 178
14.1.2 x86: OllyDbg . . . 182
14.1.3 x86: tracer . . . 182
14.1.4 ARM . . . 184
14.1.5 MIPS . . . 187
14.1.6 Ещё кое-что . . . 188
14.2 Функция копирования блоков памяти . . . 188
14.2.1 Простейшая реализация . . . 188
14.2.2 ARM в режиме ARM . . . 189
14.2.3 MIPS . . . 190
14.2.4 Векторизация . . . 190
14.3 Вывод . . . 191
14.4 Упражнения . . . 192
14.4.1 Упражнение #1 . . . 192
14.4.2 Упражнение #2 . . . 192
14.4.3 Упражнение #3 . . . 192
14.4.4 Упражнение #4 . . . 194

15 Простая работа с Си-строками **197**
15.1 strlen() . . . 197
15.1.1 x86 . . . 197
15.1.2 ARM . . . 204
15.1.3 MIPS . . . 207
15.2 Упражнения . . . 207
15.2.1 Упражнение #1 . . . 207

16 Замена одних арифметических инструкций на другие **210**
16.1 Умножение . . . 210
16.1.1 Умножение при помощи сложения . . . 210
16.1.2 Умножение при помощи сдвигов . . . 210
16.1.3 Умножение при помощи сдвигов, сложений и вычитаний . . . 211
16.2 Деление . . . 215
16.2.1 Деление используя сдвиги . . . 215
16.3 Упражнения . . . 216
16.3.1 Упражнение #2 . . . 216

17 Работа с FPU **217**
17.1 IEEE 754 . . . 217
17.2 x86 . . . 217
17.3 ARM, MIPS, x86/x64 SIMD . . . 217
17.4 Си/Си++ . . . 217
17.5 Простой пример . . . 218
17.5.1 x86 . . . 218
17.5.2 ARM: Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим ARM) . . . 225
17.5.3 ARM: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb) . . . 226
17.5.4 ARM64: Оптимизирующий GCC (Linaro) 4.9 . . . 226
17.5.5 ARM64: Неоптимизирующий GCC (Linaro) 4.9 . . . 227
17.5.6 MIPS . . . 228
17.6 Передача чисел с плавающей запятой в аргументах . . . 228
17.6.1 x86 . . . 229
17.6.2 ARM + Неоптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим Thumb-2) . . . 229
17.6.3 ARM + Неоптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM) . . . 230
17.6.4 ARM64 + Оптимизирующий GCC (Linaro) 4.9 . . . 230
17.6.5 MIPS . . . 231
17.7 Пример с сравнением . . . 232
17.7.1 x86 . . . 232
17.7.2 ARM . . . 260
17.7.3 ARM64 . . . 262
17.7.4 MIPS . . . 264
17.8 Стек, калькуляторы и обратная польская запись . . . 264
17.9 x64 . . . 264

17.10 Упражнения . . . 264
17.10.1 Упражнение #1 . . . 264
17.10.2 Упражнение #2 . . . 264

18 Массивы **267**
18.1 Простой пример . . . 267
18.1.1 x86 . . . 267
18.1.2 ARM . . . 270
18.1.3 MIPS . . . 273
18.2 Переполнение буфера . . . 274
18.2.1 Чтение за пределами массива . . . 274
18.2.2 Запись за пределы массива . . . 277
18.3 Защита от переполнения буфера . . . 282
18.3.1 Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим Thumb-2) . . . 283
18.4 Еще немного о массивах . . . 285
18.5 Массив указателей на строки . . . 285
18.5.1 x64 . . . 286
18.5.2 32-битный ARM . . . 287
18.5.3 ARM64 . . . 288
18.5.4 MIPS . . . 289
18.5.5 Переполнение массива . . . 289
18.6 Многомерные массивы . . . 292
18.6.1 Пример с двумерным массивов . . . 292
18.6.2 Работа с двухмерным массивом как с одномерным . . . 293
18.6.3 Пример с трехмерным массивом . . . 295
18.6.4 Ещё примеры . . . 298
18.7 Набор строк как двухмерный массив . . . 298
18.7.1 32-bit ARM . . . 300
18.7.2 ARM64 . . . 301
18.7.3 MIPS . . . 301
18.7.4 Вывод . . . 302
18.8 Вывод . . . 302
18.9 Упражнения . . . 302
18.9.1 Упражнение #1 . . . 302
18.9.2 Упражнение #2 . . . 305
18.9.3 Упражнение #3 . . . 309
18.9.4 Упражнение #4 . . . 310
18.9.5 Упражнение #5 . . . 311

19 Работа с отдельными битами **316**
19.1 Проверка какого-либо бита . . . 316
19.1.1 x86 . . . 316
19.1.2 ARM . . . 318
19.2 Установка и сброс отдельного бита . . . 319
19.2.1 x86 . . . 320
19.2.2 ARM + Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM) . . . 325
19.2.3 ARM + Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb) . . . 326
19.2.4 ARM + Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим ARM) . . . 326
19.2.5 ARM: ещё об инструкции BIC . . . 326
19.2.6 ARM64: Оптимизирующий GCC (Linaro) 4.9 . . . 327
19.2.7 ARM64: Неоптимизирующий GCC (Linaro) 4.9 . . . 327
19.2.8 MIPS . . . 327
19.3 Сдвиги . . . 327
19.4 Установка и сброс отдельного бита: пример с FPU[5] . . . 328
19.4.1 Кое-что об операции XOR . . . 328
19.4.2 x86 . . . 328
19.4.3 MIPS . . . 330
19.4.4 ARM . . . 330
19.5 Подсчет выставленных бит . . . 332
19.5.1 x86 . . . 333
19.5.2 x64 . . . 341
19.5.3 ARM + Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим ARM) . . . 343
19.5.4 ARM + Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим Thumb-2) . . . 344

[5] Floating-point unit

19.5.5 ARM64 + Оптимизирующий GCC 4.9 . . . 344
19.5.6 ARM64 + Неоптимизирующий GCC 4.9 . . . 344
19.5.7 MIPS . . . 345
19.6 Вывод . . . 347
19.6.1 Проверка определенного бита (известного на стадии компиляции) . . . 347
19.6.2 Проверка определенного бита (заданного во время исполнения) . . . 347
19.6.3 Установка определенного бита (известного во время компиляции) . . . 348
19.6.4 Установка определенного бита (заданного во время исполнения) . . . 348
19.6.5 Сброс определенного бита (известного во время компиляции) . . . 348
19.6.6 Сброс определенного бита (заданного во время исполнения) . . . 349
19.7 Упражнения . . . 349
19.7.1 Упражнение #1 . . . 349
19.7.2 Упражнение #2 . . . 350
19.7.3 Упражнение #3 . . . 353
19.7.4 Упражнение #4 . . . 353

20 Линейный конгруэнтный генератор **356**
20.1 x86 . . . 356
20.2 x64 . . . 357
20.3 32-bit ARM . . . 358
20.4 MIPS . . . 358
20.4.1 Перемещения в MIPS («relocs») . . . 359
20.5 Версия этого примера для многопоточной среды . . . 361

21 Структуры **362**
21.1 MSVC: Пример SYSTEMTIME . . . 362
21.1.1 OllyDbg . . . 364
21.1.2 Замена структуры массивом . . . 364
21.2 Выделяем место для структуры через malloc() . . . 365
21.3 UNIX: struct tm . . . 367
21.3.1 Linux . . . 367
21.3.2 ARM . . . 370
21.3.3 MIPS . . . 371
21.3.4 Структура как набор переменных . . . 373
21.3.5 Структура как массив 32-битных слов . . . 374
21.3.6 Структура как массив байт . . . 376
21.4 Упаковка полей в структуре . . . 377
21.4.1 x86 . . . 377
21.4.2 ARM . . . 382
21.4.3 MIPS . . . 383
21.4.4 Еще кое-что . . . 384
21.5 Вложенные структуры . . . 384
21.5.1 OllyDbg . . . 386
21.6 Работа с битовыми полями в структуре . . . 386
21.6.1 Пример CPUID . . . 386
21.6.2 Работа с типом float как со структурой . . . 390
21.7 Упражнения . . . 393
21.7.1 Упражнение #1 . . . 393
21.7.2 Упражнение #2 . . . 393

22 Объединения (union) **398**
22.1 Пример генератора случайных чисел . . . 398
22.1.1 x86 . . . 399
22.1.2 MIPS . . . 400
22.1.3 ARM (Режим ARM) . . . 401
22.2 Вычисление машинного эпсилона . . . 402
22.2.1 x86 . . . 403
22.2.2 ARM64 . . . 403
22.2.3 MIPS . . . 404
22.2.4 Вывод . . . 404
22.3 Быстрое вычисление квадратного корня . . . 404

23 Указатели на функции **406**
23.1 MSVC . . . 407
23.1.1 MSVC + OllyDbg . . . 409

23.1.2 MSVC + tracer . . . 411
23.1.3 MSVC + tracer (code coverage) . . . 413
23.2 GCC . . . 413
23.2.1 GCC + GDB (с исходными кодами) . . . 414
23.2.2 GCC + GDB (без исходных кодов) . . . 415

24 64-битные значения в 32-битной среде 418
24.1 Возврат 64-битного значения . . . 418
24.1.1 x86 . . . 418
24.1.2 ARM . . . 418
24.1.3 MIPS . . . 419
24.2 Передача аргументов, сложение, вычитание . . . 419
24.2.1 x86 . . . 419
24.2.2 ARM . . . 420
24.2.3 MIPS . . . 421
24.3 Умножение, деление . . . 422
24.3.1 x86 . . . 422
24.3.2 ARM . . . 424
24.3.3 MIPS . . . 425
24.4 Сдвиг вправо . . . 426
24.4.1 x86 . . . 426
24.4.2 ARM . . . 426
24.4.3 MIPS . . . 427
24.5 Конвертирование 32-битного значения в 64-битное . . . 427
24.5.1 x86 . . . 427
24.5.2 ARM . . . 427
24.5.3 MIPS . . . 428

25 SIMD 429
25.1 Векторизация . . . 429
25.1.1 Пример сложения . . . 430
25.1.2 Пример копирования блоков . . . 435
25.2 Реализация `strlen()` при помощи SIMD . . . 439

26 64 бита 443
26.1 x86-64 . . . 443
26.2 ARM . . . 450
26.3 Числа с плавающей запятой . . . 450

27 Работа с числами с плавающей запятой используя SIMD 451
27.1 Простой пример . . . 451
27.1.1 x64 . . . 451
27.1.2 x86 . . . 452
27.2 Передача чисел с плавающей запятой в аргументах . . . 459
27.3 Пример с сравнением . . . 460
27.3.1 x64 . . . 460
27.3.2 x86 . . . 461
27.4 Вычисление машинного эпсилона: x64 и SIMD . . . 461
27.5 И снова пример генератора случайных чисел . . . 462
27.6 Итог . . . 462

28 Кое-что специфичное для ARM 464
28.1 Знак номера (#) перед числом . . . 464
28.2 Режимы адресации . . . 464
28.3 Загрузка констант в регистр . . . 465
28.3.1 32-битный ARM . . . 465
28.3.2 ARM64 . . . 465
28.4 Релоки в ARM64 . . . 466

29 Кое-что специфичное для MIPS 468
29.1 Загрузка констант в регистр . . . 468
29.2 Книги и прочие материалы о MIPS . . . 468

II Важные фундаментальные вещи 469

30 Представление знака в числах 471

31 Endianness (порядок байт) 473
31.1 Big-endian (от старшего к младшему) . . . 473
31.2 Little-endian (от младшего к старшему) . . . 473
31.3 Пример . . . 473
31.4 Bi-endian (переключаемый порядок) . . . 474
31.5 Конвертирование . . . 474

32 Память 475

33 CPU 476
33.1 Предсказатели переходов . . . 476
33.2 Зависимости между данными . . . 476

34 Хеш-функции 477
34.1 Как работает односторонняя функция? . . . 477

III Более сложные примеры 478

35 Конвертирование температуры 479
35.1 Целочисленные значения . . . 479
35.1.1 Оптимизирующий MSVC 2012 x86 . . . 479
35.1.2 Оптимизирующий MSVC 2012 x64 . . . 481
35.2 Числа с плавающей запятой . . . 481

36 Числа Фибоначчи 484
36.1 Пример #1 . . . 484
36.2 Пример #2 . . . 487
36.3 Итог . . . 490

37 Пример вычисления CRC32 491

38 Пример вычисления адреса сети 494
38.1 calc_network_address() . . . 495
38.2 form_IP() . . . 496
38.3 print_as_IP() . . . 497
38.4 form_netmask() и set_bit() . . . 498
38.5 Итог . . . 499

39 Циклы: несколько итераторов 500
39.1 Три итератора . . . 500
39.2 Два итератора . . . 501
39.3 Случай Intel C++ 2011 . . . 502

40 Duff's device 505

41 Деление на 9 508
41.1 x86 . . . 508
41.2 ARM . . . 509
41.2.1 Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим ARM) . . . 509
41.2.2 Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим Thumb-2) . . . 510
41.2.3 Неоптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) и Keil 6/2013 . . . 510
41.3 MIPS . . . 510
41.4 Как это работает . . . 511
41.4.1 Больше теории . . . 512
41.5 Определение делителя . . . 512
41.5.1 Вариант #1 . . . 512
41.5.2 Вариант #2 . . . 513
41.6 Упражнение #1 . . . 513

42 Конверсия строки в число (atoi()) 515
42.1 Простой пример . . . 515

42.1.1 Оптимизирующий MSVC 2013 x64 . . . 515
42.1.2 Оптимизирующий GCC 4.9.1 x64 . . . 516
42.1.3 Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM) . . . 516
42.1.4 Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb) . . . 517
42.1.5 Оптимизирующий GCC 4.9.1 ARM64 . . . 517
42.2 Немного расширенный пример . . . 518
42.2.1 Оптимизирующий GCC 4.9.1 x64 . . . 519
42.2.2 Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM) . . . 520
42.3 Упражнение . . . 521

43 Inline-функции **522**
43.1 Функции работы со строками и памятью . . . 523
43.1.1 strcmp() . . . 523
43.1.2 strlen() . . . 525
43.1.3 strcpy() . . . 525
43.1.4 memset() . . . 525
43.1.5 memcpy() . . . 527
43.1.6 memcmp() . . . 529
43.1.7 Скрипт для IDA . . . 530

44 C99 restrict **531**

45 Функция *abs()* без переходов **534**
45.1 Оптимизирующий GCC 4.9.1 x64 . . . 534
45.2 Оптимизирующий GCC 4.9 ARM64 . . . 535

46 Функции с переменным количеством аргументов (*variadic*) **536**
46.1 Вычисление среднего арифметического . . . 536
46.1.1 Соглашение о вызовах *cdecl* . . . 536
46.1.2 Соглашения о вызовах на основе регистров . . . 537
46.2 Случай с функцией *vprintf()* . . . 539

47 Обрезка строк **541**
47.1 x64: Оптимизирующий MSVC 2013 . . . 542
47.2 x64: Неоптимизирующий GCC 4.9.1 . . . 543
47.3 x64: Оптимизирующий GCC 4.9.1 . . . 544
47.4 ARM64: Неоптимизирующий GCC (Linaro) 4.9 . . . 545
47.5 ARM64: Оптимизирующий GCC (Linaro) 4.9 . . . 546
47.6 ARM: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM) . . . 547
47.7 ARM: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb) . . . 547
47.8 MIPS . . . 548

48 Функция toupper() **550**
48.1 x64 . . . 550
48.1.1 Две операции сравнения . . . 550
48.1.2 Одна операция сравнения . . . 551
48.2 ARM . . . 552
48.2.1 GCC для ARM64 . . . 552
48.3 Итог . . . 553

49 Неверно дизассемблированный код **554**
49.1 Дизассемблирование началось в неверном месте (x86) . . . 554
49.2 Как выглядят случайные данные в дизассемблированном виде? . . . 555

50 Обфускация **559**
50.1 Текстовые строки . . . 559
50.2 Исполняемый код . . . 560
50.2.1 Вставка мусора . . . 560
50.2.2 Замена инструкций на раздутые эквиваленты . . . 560
50.2.3 Всегда исполняющийся/никогда не исполняющийся код . . . 560
50.2.4 Сделать побольше путаницы . . . 561
50.2.5 Использование косвенных указателей . . . 561
50.3 Виртуальная машина / псевдо-код . . . 561
50.4 Еще кое-что . . . 561
50.5 Упражнения . . . 562

50.5.1 Упражнение #1 . . . 562

51 Си++ **563**
51.1 Классы . . . 563
51.1.1 Простой пример . . . 563
51.1.2 Наследование классов . . . 569
51.1.3 Инкапсуляция . . . 572
51.1.4 Множественное наследование . . . 573
51.1.5 Виртуальные методы . . . 576
51.2 ostream . . . 579
51.3 References . . . 580
51.4 STL . . . 580
51.4.1 std::string . . . 580
51.4.2 std::list . . . 587
51.4.3 std::vector . . . 596
51.4.4 std::map и std::set . . . 603

52 Отрицательные индексы массивов **614**

53 Windows 16-bit **617**
53.1 Пример#1 . . . 617
53.2 Пример #2 . . . 617
53.3 Пример #3 . . . 618
53.4 Пример #4 . . . 619
53.5 Пример #5 . . . 621
53.6 Пример #6 . . . 625
53.6.1 Глобальные переменные . . . 626

IV Java **628**

54 Java **629**
54.1 Введение . . . 629
54.2 Возврат значения . . . 629
54.3 Простая вычисляющая функция . . . 633
54.4 Модель памяти в JVM[6] . . . 636
54.5 Простой вызов функций . . . 636
54.6 Вызов beep() . . . 638
54.7 Линейный конгруэнтный ГПСЧ[7] . . . 638
54.8 Условные переходы . . . 639
54.9 Передача аргументов . . . 641
54.10 Битовые поля . . . 642
54.11 Циклы . . . 643
54.12 switch() . . . 645
54.13 Массивы . . . 646
54.13.1 Простой пример . . . 646
54.13.2 Суммирование элементов массива . . . 647
54.13.3 Единственный аргумент `main()` это также массив . . . 647
54.13.4 Заранее инициализированный массив строк . . . 648
54.13.5 Функции с переменным кол-вом аргументов (variadic) . . . 650
54.13.6 Двухмерные массивы . . . 651
54.13.7 Трехмерные массивы . . . 652
54.13.8 Итоги . . . 653
54.14 Строки . . . 653
54.14.1 Первый пример . . . 653
54.14.2 Второй пример . . . 654
54.15 Исключения . . . 655
54.16 Классы . . . 658
54.17 Простейшая модификация . . . 660
54.17.1 Первый пример . . . 660
54.17.2 Второй пример . . . 662
54.18 Итоги . . . 664

[6] Java virtual machine
[7] Генератор псевдослучайных чисел

V Поиск в коде того что нужно 665

55 Идентификация исполняемых файлов 667
55.1 Microsoft Visual C++ . . . 667
55.1.1 Name mangling . . . 667
55.2 GCC . . . 667
55.2.1 Name mangling . . . 667
55.2.2 Cygwin . . . 667
55.2.3 MinGW . . . 667
55.3 Intel FORTRAN . . . 668
55.4 Watcom, OpenWatcom . . . 668
55.4.1 Name mangling . . . 668
55.5 Borland . . . 668
55.5.1 Delphi . . . 668
55.6 Другие известные DLL . . . 669

56 Связь с внешним миром (win32) 670
56.1 Часто используемые функции Windows API . . . 670
56.2 tracer: Перехват всех функций в отдельном модуле . . . 671

57 Строки 672
57.1 Текстовые строки . . . 672
57.1.1 Си/Си++ . . . 672
57.1.2 Borland Delphi . . . 672
57.1.3 Unicode . . . 673
57.1.4 Base64 . . . 676
57.2 Сообщения об ошибках и отладочные сообщения . . . 676
57.3 Подозрительные магические строки . . . 676

58 Вызовы assert() 677

59 Константы 678
59.1 Magic numbers . . . 678
59.1.1 DHCP . . . 679
59.2 Поиск констант . . . 679

60 Поиск нужных инструкций 680

61 Подозрительные паттерны кода 682
61.1 Инструкции XOR . . . 682
61.2 Вручную написанный код на ассемблере . . . 682

62 Использование magic numbers для трассировки 684

63 Прочее 685
63.1 Общая идея . . . 685
63.2 Си++ . . . 685
63.3 Некоторые паттерны в бинарных файлах . . . 685
63.4 Сравнение «снимков» памяти . . . 686
63.4.1 Реестр Windows . . . 687
63.4.2 Блинк-компаратор . . . 687

VI Специфичное для ОС 688

64 Способы передачи аргументов при вызове функций 689
64.1 cdecl . . . 689
64.2 stdcall . . . 689
64.2.1 Функции с переменным количеством аргументов . . . 690
64.3 fastcall . . . 690
64.3.1 GCC regparm . . . 691
64.3.2 Watcom/OpenWatcom . . . 691
64.4 thiscall . . . 691
64.5 x86-64 . . . 691
64.5.1 Windows x64 . . . 691
64.5.2 Linux x64 . . . 694

64.6 Возвращение переменных типа *float*, *double* . . . 694
64.7 Модификация аргументов . . . 694
64.8 Указатель на аргумент функции . . . 695

65 Thread Local Storage **697**
65.1 Вернемся к линейному конгруэнтному генератору . . . 697
65.1.1 Win32 . . . 697
65.1.2 Linux . . . 701

66 Системные вызовы (syscall-ы) **702**
66.1 Linux . . . 702
66.2 Windows . . . 703

67 Linux **704**
67.1 Адресно-независимый код . . . 704
67.1.1 Windows . . . 706
67.2 Трюк с *LD_PRELOAD* в Linux . . . 706

68 Windows NT **709**
68.1 CRT (win32) . . . 709
68.2 Win32 PE . . . 712
68.2.1 Терминология . . . 712
68.2.2 Базовый адрес . . . 713
68.2.3 Subsystem . . . 713
68.2.4 Версия ОС . . . 713
68.2.5 Секции . . . 714
68.2.6 Релоки . . . 714
68.2.7 Экспорты и импорты . . . 715
68.2.8 Ресурсы . . . 717
68.2.9 .NET . . . 717
68.2.10 TLS . . . 718
68.2.11 Инструменты . . . 718
68.2.12 Further reading . . . 718
68.3 Windows SEH . . . 718
68.3.1 Забудем на время о MSVC . . . 718
68.3.2 Теперь вспомним MSVC . . . 723
68.3.3 Windows x64 . . . 736
68.3.4 Больше о SEH . . . 739
68.4 Windows NT: Критические секции . . . 740

VII Инструменты **742**

69 Дизассемблер **743**
69.1 IDA . . . 743

70 Отладчик **744**
70.1 OllyDbg . . . 744
70.2 GDB . . . 744
70.3 tracer . . . 744

71 Трассировка системных вызовов **745**
71.0.1 strace / dtruss . . . 745

72 Декомпиляторы **746**

73 Прочие инструменты **747**

VIII Примеры RE-задач из реальности **748**

74 Шутка с task manager (Windows Vista) **750**
74.1 Использование LEA для загрузки значений . . . 752

75 Шутка с игрой Color Lines **754**

76 Сапёр (Windows XP) 758
76.1 Упражнения . . . 762

77 Ручная декомпиляция + использование SMT-солвера Z3 763
77.1 Ручная декомпиляция . . . 763
77.2 Попробуем Z3 SMT-солвер . . . 766

78 Донглы 771
78.1 Пример #1: MacOS Classic и PowerPC . . . 771
78.2 Пример #2: SCO OpenServer . . . 778
78.2.1 Дешифровка сообщений об ошибке . . . 785
78.3 Пример #3: MS-DOS . . . 787

79 «QR9»: Любительская криптосистема, вдохновленная кубиком Рубика 793

80 SAP 820
80.1 Касательно сжимания сетевого траффика в клиенте SAP . . . 820
80.2 Функции проверки пароля в SAP 6.0 . . . 830

81 Oracle RDBMS 834
81.1 Таблица V$VERSION в Oracle RDBMS . . . 834
81.2 Таблица X$KSMLRU в Oracle RDBMS . . . 841
81.3 Таблица V$TIMER в Oracle RDBMS . . . 843

82 Вручную написанный на ассемблере код 847
82.1 Тестовый файл EICAR . . . 847

83 Демо 849
83.1 10 PRINT CHR$(205.5+RND(1)); : GOTO 10 . . . 849
83.1.1 Версия 42-х байт от Trixter . . . 849
83.1.2 Моя попытка укоротить версию Trixter: 27 байт . . . 850
83.1.3 Использование случайного мусора в памяти как источника случайных чисел . . . 850
83.1.4 Вывод . . . 851
83.2 Множество Мандельброта . . . 852
83.2.1 Теория . . . 853
83.2.2 Вернемся к демо . . . 858
83.2.3 Моя «исправленная» версия . . . 860

IX Примеры разбора закрытых (proprietary) форматов файлов 862

84 Примитивное XOR-шифрование 863
84.1 Norton Guide: простейшее однобайтное XOR-шифрование . . . 864
84.1.1 Энтропия . . . 865
84.2 Простейшее четырехбайтное XOR-шифрование . . . 867
84.2.1 Упражнение . . . 870

85 Файл сохранения состояния в игре Millenium 871

86 Oracle RDBMS: .SYM-файлы 878

87 Oracle RDBMS: .MSB-файлы 888
87.1 Вывод . . . 893

X Прочее 894

88 npad 895

89 Модификация исполняемых файлов 897
89.1 Текстовые строки . . . 897
89.2 x86-код . . . 897

90 Compiler intrinsic 898

91 Аномалии компиляторов 899

92 OpenMP **900**
92.1 MSVC . . . 902
92.2 GCC . . . 903

93 Itanium **906**

94 Модель памяти в 8086 **909**

95 Перестановка basic block-ов **910**
95.1 Profile-guided optimization . . . 910

XI Что стоит почитать **912**

96 Книги **913**
96.1 Windows . . . 913
96.2 Си/Си++ . . . 913
96.3 x86 / x86-64 . . . 913
96.4 ARM . . . 913
96.5 Криптография . . . 913

97 Блоги **914**
97.1 Windows . . . 914

98 Прочее **915**

XII Упражнения **916**

99 Уровень 1 **919**
99.1 Упражнение 1.4 . . . 919

100 Уровень 2 **920**
100.1 Упражнение 2.1 . . . 920
100.1.1 Оптимизирующий MSVC 2010 x86 . . . 920
100.1.2 Оптимизирующий MSVC 2012 x64 . . . 921
100.2 Упражнение 2.4 . . . 921
100.2.1 Оптимизирующий MSVC 2010 . . . 921
100.2.2 GCC 4.4.1 . . . 922
100.2.3 Оптимизирующий Keil (Режим ARM) . . . 923
100.2.4 Оптимизирующий Keil (Режим Thumb) . . . 924
100.2.5 Оптимизирующий GCC 4.9.1 (ARM64) . . . 924
100.2.6 Оптимизирующий GCC 4.4.5 (MIPS) . . . 925
100.3 Упражнение 2.6 . . . 926
100.3.1 Оптимизирующий MSVC 2010 . . . 926
100.3.2 Оптимизирующий Keil (Режим ARM) . . . 927
100.3.3 Оптимизирующий Keil (Режим Thumb) . . . 927
100.3.4 Оптимизирующий GCC 4.9.1 (ARM64) . . . 928
100.3.5 Оптимизирующий GCC 4.4.5 (MIPS) . . . 929
100.4 Упражнение 2.13 . . . 929
100.4.1 Оптимизирующий MSVC 2012 . . . 929
100.4.2 Keil (Режим ARM) . . . 930
100.4.3 Keil (Режим Thumb) . . . 930
100.4.4 Оптимизирующий GCC 4.9.1 (ARM64) . . . 930
100.4.5 Оптимизирующий GCC 4.4.5 (MIPS) . . . 930
100.5 Упражнение 2.14 . . . 931
100.5.1 MSVC 2012 . . . 931
100.5.2 Keil (Режим ARM) . . . 932
100.5.3 GCC 4.6.3 for Raspberry Pi (Режим ARM) . . . 932
100.5.4 Оптимизирующий GCC 4.9.1 (ARM64) . . . 933
100.5.5 Оптимизирующий GCC 4.4.5 (MIPS) . . . 934
100.6 Упражнение 2.15 . . . 935
100.6.1 Оптимизирующий MSVC 2012 x64 . . . 935
100.6.2 Оптимизирующий GCC 4.4.6 x64 . . . 938
100.6.3 Оптимизирующий GCC 4.8.1 x86 . . . 938
100.6.4 Keil (Режим ARM): для процессора Cortex-R4F . . . 939

100.6.5 Оптимизирующий GCC 4.9.1 (ARM64) . . . 940
100.6.6 Оптимизирующий GCC 4.4.5 (MIPS) . . . 941
100.7 Упражнение 2.16 . . . 942
100.7.1 Оптимизирующий MSVC 2012 x64 . . . 942
100.7.2 Оптимизирующий Keil (Режим ARM) . . . 943
100.7.3 Оптимизирующий Keil (Режим Thumb) . . . 943
100.7.4 Неоптимизирующий GCC 4.9.1 (ARM64) . . . 943
100.7.5 Оптимизирующий GCC 4.9.1 (ARM64) . . . 944
100.7.6 Неоптимизирующий GCC 4.4.5 (MIPS) . . . 947
100.8 Упражнение 2.17 . . . 948
100.9 Упражнение 2.18 . . . 948
100.10 Упражнение 2.19 . . . 948
100.11 Упражнение 2.20 . . . 948

101 Уровень 3 **950**
101.1 Упражнение 3.2 . . . 950
101.2 Упражнение 3.3 . . . 950
101.3 Упражнение 3.4 . . . 950
101.4 Упражнение 3.5 . . . 950
101.5 Упражнение 3.6 . . . 951
101.6 Упражнение 3.8 . . . 951

102 crackme / keygenme **952**

Послесловие **954**

103 Вопросы? **954**

Приложение **956**

A x86 **956**
A.1 Терминология . . . 956
A.2 Регистры общего пользования . . . 956
A.2.1 RAX/EAX/AX/AL . . . 956
A.2.2 RBX/EBX/BX/BL . . . 957
A.2.3 RCX/ECX/CX/CL . . . 957
A.2.4 RDX/EDX/DX/DL . . . 957
A.2.5 RSI/ESI/SI/SIL . . . 957
A.2.6 RDI/EDI/DI/DIL . . . 957
A.2.7 R8/R8D/R8W/R8L . . . 957
A.2.8 R9/R9D/R9W/R9L . . . 958
A.2.9 R10/R10D/R10W/R10L . . . 958
A.2.10 R11/R11D/R11W/R11L . . . 958
A.2.11 R12/R12D/R12W/R12L . . . 958
A.2.12 R13/R13D/R13W/R13L . . . 958
A.2.13 R14/R14D/R14W/R14L . . . 958
A.2.14 R15/R15D/R15W/R15L . . . 958
A.2.15 RSP/ESP/SP/SPL . . . 959
A.2.16 RBP/EBP/BP/BPL . . . 959
A.2.17 RIP/EIP/IP . . . 959
A.2.18 CS/DS/ES/SS/FS/GS . . . 959
A.2.19 Регистр флагов . . . 959
A.3 FPU регистры . . . 960
A.3.1 Регистр управления . . . 960
A.3.2 Регистр статуса . . . 961
A.3.3 Tag Word . . . 961
A.4 SIMD регистры . . . 962
A.4.1 MMX регистры . . . 962
A.4.2 SSE и AVX регистры . . . 962
A.5 Отладочные регистры . . . 962
A.5.1 DR6 . . . 962
A.5.2 DR7 . . . 962
A.6 Инструкции . . . 963

A.6.1 Префиксы . . . 963
A.6.2 Наиболее часто используемые инструкции . . . 964
A.6.3 Реже используемые инструкции . . . 968
A.6.4 Инструкции FPU . . . 972
A.6.5 Инструкции с печатаемым ASCII-опкодом . . . 973

B ARM **975**
B.1 Терминология . . . 975
B.2 Версии . . . 975
B.3 32-битный ARM (AArch32) . . . 975
B.3.1 Регистры общего пользования . . . 975
B.3.2 Current Program Status Register (CPSR) . . . 976
B.3.3 Регистры VPF (для чисел с плавающей точкой) и NEON . . . 976
B.4 64-битный ARM (AArch64) . . . 976
B.4.1 Регистры общего пользования . . . 976
B.5 Инструкции . . . 977
B.5.1 Таблица условных кодов . . . 977

C MIPS **978**
C.1 Регистры . . . 978
C.1.1 Регистры общего пользования GPR[8] . . . 978
C.1.2 Регистры для работы с числами с плавающей точкой . . . 978
C.2 Инструкции . . . 978
C.2.1 Инструкции перехода . . . 979

D Некоторые библиотечные функции GCC **980**

E Некоторые библиотечные функции MSVC **981**

F Cheatsheets **982**
F.1 IDA . . . 982
F.2 OllyDbg . . . 982
F.3 MSVC . . . 983
F.4 GCC . . . 983
F.5 GDB . . . 983

G Ответы на задачи **985**
G.1 По главам . . . 985
G.1.1 Глава «Hello, world!» . . . 985
G.1.2 Глава «Стек» . . . 985
G.1.3 Глава «scanf()» . . . 986
G.1.4 Глава «switch()/case/default» . . . 986
G.1.5 Упражнение #1 . . . 986
G.1.6 Глава «Циклы» . . . 986
G.1.7 Упражнение #3 . . . 986
G.1.8 Упражнение #4 . . . 987
G.1.9 Глава «Простая работа с Си-строками» . . . 987
G.1.10 Глава « Замена одних арифметических инструкций на другие » . . . 987
G.1.11 Глава «Работа с FPU» . . . 987
G.1.12 Глава «Массивы» . . . 988
G.1.13 Глава «Работа с отдельными битами» . . . 989
G.1.14 Глава «Структуры» . . . 990
G.1.15 Глава «Обфускация» . . . 991
G.1.16 Глава «Деление на 9» . . . 991
G.2 Уровень 1 . . . 992
G.2.1 Упражнение 1.1 . . . 992
G.2.2 Упражнение 1.4 . . . 992
G.3 Уровень 2 . . . 992
G.3.1 Упражнение 2.1 . . . 992
G.3.2 Упражнение 2.4 . . . 992
G.3.3 Упражнение 2.6 . . . 992
G.3.4 Упражнение 2.13 . . . 993
G.3.5 Упражнение 2.14 . . . 993
G.3.6 Упражнение 2.15 . . . 993

[8] General Purpose Registers (регистры общего пользования)

G.3.7 Упражнение 2.16 . . . 993
G.3.8 Упражнение 2.17 . . . 993
G.3.9 Упражнение 2.18 . . . 993
G.3.10 Упражнение 2.19 . . . 993
G.3.11 Упражнение 2.20 . . . 994
G.4 Уровень 3 . . . 994
G.4.1 Упражнение 3.2 . . . 994
G.4.2 Упражнение 3.3 . . . 994
G.4.3 Упражнение 3.4 . . . 994
G.4.4 Упражнение 3.5 . . . 994
G.4.5 Упражнение 3.6 . . . 994
G.4.6 Упражнение 3.8 . . . 994
G.5 Прочее . . . 994
G.5.1 Задача «Сапёр (Windows XP)» . . . 994

Список принятых сокращений **996**

Глоссарий **1000**

Предметный указатель **1002**

Библиография **1008**

Предисловие

У термина «reverse engineering» несколько популярных значений: 1) исследование скомпилированных программ; 2) сканирование трехмерной модели для последующего копирования; 3) восстановление структуры СУБД. Настоящий сборник заметок связан с первым значением.

Рассмотренные темы

x86/x64, ARM/ARM64, MIPS, Java/JVM.

Затронутые темы

Oracle RDBMS (81 (стр. 834)), Itanium (93 (стр. 906)), донглы для защиты от копирования (78 (стр. 771)), LD_PRELOAD (67.2 (стр. 706)), переполнение стека, ELF[9], формат файла PE в win32 (68.2 (стр. 712)), x86-64 (26.1 (стр. 443)), критические секции (68.4 (стр. 740)), системные вызовы (66 (стр. 702)), TLS[10], адресно-независимый код (PIC[11]) (67.1 (стр. 704)), profile-guided optimization (95.1 (стр. 910)), C++ STL (51.4 (стр. 580)), OpenMP (92 (стр. 900)), SEH (68.3 (стр. 718)).

Об авторе

Денис Юричев — опытный reverse engineer и программист. С ним можно контактировать по емейлу: **dennis(a)yurichev.com**, или по Skype: **dennis.yurichev**.

Отзывы о книге *Reverse Engineering для начинающих*

- «It's very well done .. and for free .. amazing.»[12] Daniel Bilar, Siege Technologies, LLC.
- «... excellent and free»[13] Pete Finnigan, гуру по безопасности Oracle RDBMS.
- «... book is interesting, great job!» Michael Sikorski, автор книги *Practical Malware Analysis: The Hands-On Guide to Dissecting Malicious Software*.
- «... my compliments for the very nice tutorial!» Herbert Bos, профессор университета Vrije Universiteit Amsterdam, соавтор *Modern Operating Systems (4th Edition)*.
- «... It is amazing and unbelievable.» Luis Rocha, CISSP / ISSAP, Technical Manager, Network & Information Security at Verizon Business.
- «Thanks for the great work and your book.» Joris van de Vis, специалист по SAP Netweaver & Security.
- «... reasonable intro to some of the techniques.»[14] Mike Stay, преподаватель в Federal Law Enforcement Training Center, Georgia, US.
- «I love this book! I have several students reading it at the moment, plan to use it in graduate course.»[15] Сергей Братусь, Research Assistant Professor в отделе Computer Science в Dartmouth College

[9] Формат исполняемых файлов, использующийся в Linux и некоторых других *NIX
[10] Thread Local Storage
[11] Position Independent Code: 67.1 (стр. 704)
[12] twitter.com/daniel_bilar/status/436578617221742593
[13] twitter.com/petefinnigan/status/400551705797869568
[14] reddit
[15] twitter.com/sergeybratus/status/505590326560833536

- «Dennis @Yurichev has published an impressive (and free!) book on reverse engineering»[16] Tanel Poder, эксперт по настройке производительности Oracle RDBMS.
- «This book is some kind of Wikipedia to beginners...» Archer, Chinese Translator, IT Security Researcher.
- «Прочел Вашу книгу — отличная работа, рекомендую на своих курсах студентам в качестве учебного пособия». Николай Ильин, преподаватель в ФТИ НТУУ «КПИ» и DefCon-UA

Благодарности

Тем, кто много помогал мне отвечая на массу вопросов: Андрей «herm1t» Баранович, Слава «Avid» Казаков.

Тем, кто присылал замечания об ошибках и неточностях: Станислав «Beaver» Бобрицкий, Александр Лысенко, Shell Rocket, Zhu Ruijin, Changmin Heo.

Просто помогали разными способами: Андрей Зубинский, Arnaud Patard (rtp на #debian-arm IRC), Александр Автаев.

Переводчикам на китайский язык: Antiy Labs (antiy.cn) и Archer.

Переводчику на корейский язык: Byungho Min.

Корректорам: Александр «Lstar» Черненький, Владимир Ботов, Андрей Бражук, Марк "Logxen" Купер, Yuan Jochen Kang, Mal Malakov, Lewis Porter, Jarle Thorsen.

Васил Колев сделал очень много исправлений и указал на многие ошибки.

За иллюстрации и обложку: Андрей Нечаевский.

И ещё всем тем на github.com кто присылал замечания и исправления.

Было использовано множество пакетов LaTeX. Их авторов я также хотел бы поблагодарить.

Жертвователи

Те, кто поддерживал меня во время написании этой книги:

2 * Oleg Vygovsky (50+100 UAH), Daniel Bilar ($50), James Truscott ($4.5), Luis Rocha ($63), Joris van de Vis ($127), Richard S Shultz ($20), Jang Minchang ($20), Shade Atlas (5 AUD), Yao Xiao ($10), Pawel Szczur (40 CHF), Justin Simms ($20), Shawn the R0ck ($27), Ki Chan Ahn ($50), Triop AB (100 SEK), Ange Albertini (€10+50), Sergey Lukianov (300 RUR), Ludvig Gislason (200 SEK), Gérard Labadie (€40), Sergey Volchkov (10 AUD), Vankayala Vigneswararao ($50), Philippe Teuwen ($4), Martin Haeberli ($10), Victor Cazacov (€5), Tobias Sturzenegger (10 CHF), Sonny Thai ($15), Bayna AlZaabi ($75), Redfive B.V. (€25), Joona Oskari Heikkilä (€5), Marshall Bishop ($50), Nicolas Werner (€12), Jeremy Brown ($100), Alexandre Borges ($25), Vladimir Dikovski (€50), Jiarui Hong (100.00 SEK), Jim Di (500 RUR), Tan Vincent ($30), Sri Harsha Kandrakota (10 AUD), Pillay Harish (10 SGD), Timur Valiev (230 RUR), Carlos Garcia Prado (€10), Salikov Alexander (500 RUR), Oliver Whitehouse (30 GBP), Katy Moe ($14), Maxim Dyakonov ($3), Sebastian Aguilera (€20), Hans-Martin Münch (€15), Jarle Thorsen (100 NOK), Vitaly Osipov ($100), Yuri Romanov (1000 RUR), Aliaksandr Autayeu (€10), Tudor Azoitei ($40), Z0vsky (€10), Yu Dai ($10).

Огромное спасибо каждому!

mini-ЧаВО

Q: Зачем в наше время нужно изучать язык ассемблера?
A: Если вы не разработчик ОС[17], вам наверное не нужно писать на ассемблере: современные компиляторы оптимизируют код намного лучше человека[18]. К тому же, современные CPU[19] это крайне сложные устройства и знание ассемблера вряд ли поможет узнать их внутренности. Но все-таки остается по крайней мере две области, где знание ассемблера может хорошо помочь: 1) исследование malware (*зловредов*) с целью анализа; 2) лучшее понимание вашего скомпилированного кода в процессе отладки. Таким образом, эта книга предназначена для тех, кто хочет скорее понимать ассемблер, нежели писать на нем, и вот почему здесь масса примеров, связанных с результатами работы компиляторов.

Q: Я кликнул на ссылку внутри PDF-документа, как теперь вернуться назад?
A: В Adobe Acrobat Reader нажмите сочетание Alt+LeftArrow.

Q: Ваша книга слишком большая! Нет ли чего покороче?
A: Есть сокращенная lite-версия: `http://beginners.re/#lite`.

[16] twitter.com/TanelPoder/status/524668104065159169
[17] Операционная Система
[18] Очень хороший текст на эту тему: [Fog13b]
[19] Central processing unit

Q: Я не могу понять, стоит ли мне заниматься reverse engineering-ом.
A: Наверное, среднее время для освоения сокращенной LITE-версии — 1-2 месяца.

Q: Могу ли я распечатать эту книгу? Использовать её для обучения?
A: Конечно, поэтому книга и лицензирована под лицензией Creative Commons. Кто-то может захотеть скомпилировать свою собственную версию книги, читайте здесь об этом.

Q: Я хочу перевести вашу книгу на другой язык.
A: Прочитайте мою заметку для переводчиков.

Q: Как можно найти работу reverse engineer-а?
A: На reddit, посвященному RE[20], время от времени бывают hiring thread (2013 Q3, 2014). Посмотрите там. В смежном субреддите «netsec» имеется похожий тред: 2014 Q2.

Q: Куда пойти учиться в Украине?
A: НТУУ «КПИ»: «Аналіз програмного коду та бінарних вразливостей»; факультативы.

Q: У меня есть вопрос...
A: Напишите мне его емейлом (dennis(a)yurichev.com).

О переводе на корейский язык

В январе 2015, издательство Acorn в Южной Корее сделало много работы в переводе и издании моей книги (по состоянию на август 2014) на корейский язык.

Она теперь доступна на их сайте.

Переводил Byungho Min (twitter/tais9).

Обложку нарисовал мой хороший знакомый художник Андрей Нечаевский: facebook/andydinka.

Они также имеют права на издании книги на корейском языке.

Так что если вы хотите иметь *настоящую* книгу на полке на корейском языке и хотите поддержать мою работу, вы можете купить её.

[20] reddit.com/r/ReverseEngineering/

Часть I

Образцы кода

Всё познается в сравнении

Автор неизвестен

Когда автор этой книги учил Си, а затем Си++, он просто писал небольшие фрагменты кода, компилировал и смотрел, что получилось на ассемблере. Так было намного проще понять[21]. Он делал это такое количество раз, что связь между кодом на Си/Си++ и тем, что генерирует компилятор, вбилась в его подсознание достаточно глубоко. После этого не трудно, глядя на код на ассемблере, сразу в общих чертах понимать, что там было написано на Си. Возможно это поможет кому-то ещё.

Иногда здесь используются достаточно древние компиляторы, чтобы получить самый короткий (или простой) фрагмент кода.

Упражнения

Когда автор этой книги учил ассемблер, он также часто компилировал короткие функции на Си и затем постепенно переписывал их на ассемблер, с целью получить как можно более короткий код. Наверное, этим не стоит заниматься в наше время на практике (потому что конкурировать с современными компиляторами в плане эффективности очень трудно), но это очень хороший способ разобраться в ассемблере лучше.

Так что вы можете взять любой фрагмент кода на ассемблере в этой книге и постараться сделать его короче. Но не забывайте о тестировании своих результатов.

Уровни оптимизации и отладочная информация

Исходный код можно компилировать различными компиляторами с различными уровнями оптимизации. В типичном компиляторе этих уровней около трёх, где нулевой уровень — отключить оптимизацию. Различают также направления оптимизации кода по размеру и по скорости.

Неоптимизирующий компилятор работает быстрее, генерирует более понятный (хотя и более объемный) код. Оптимизирующий компилятор работает медленнее и старается сгенерировать более быстрый (хотя и не обязательно краткий) код.

Наряду с уровнями и направлениями оптимизации компилятор может включать в конечный файл отладочную информацию, производя таким образом код, который легче отлаживать.

Одна очень важная черта отладочного кода в том, что он может содержать связи между каждой строкой в исходном коде и адресом в машинном коде. Оптимизирующие компиляторы обычно генерируют код, где целые строки из исходного кода могут быть оптимизированы и не присутствовать в итоговом машинном коде.

Практикующий reverse engineer обычно сталкивается с обоими версиями, потому что некоторые разработчики включают оптимизацию, некоторые другие — нет. Вот почему мы постараемся поработать с примерами для обоих версий.

[21] Честно говоря, он и до сих пор так делаю, когда не понимают, как работает некий код.

Глава 1

Краткое введение в CPU

CPU это устройство исполняющее все программы.

Немного терминологии:

Инструкция : примитивная команда CPU. Простейшие примеры: перемещение между регистрами, работа с памятью, примитивные арифметические операции . Как правило, каждый CPU имеет свой набор инструкций (ISA).

Машинный код : код понимаемый CPU. Каждая инструкция обычно кодируется несколькими байтами.

Язык ассемблера : машинный код плюс некоторые расширения, призванные облегчить труд программиста: макросы, имена, и т.д.

Регистр CPU : Каждый CPU имеет некоторый фиксированный набор регистров общего назначения (GPR). ≈ 8 в x86, ≈ 16 в x86-64, ≈ 16 в ARM. Проще всего понимать регистр как временную переменную без типа . Можно представить, что вы пишете на ЯП[1] высокого уровня и у вас только 8 переменных шириной 32 (или 64) бита . Можно сделать очень много используя только их!

Откуда взялась разница между машинным кодом и ЯП высокого уровня? Ответ в том, что люди и CPU-ы отличаются друг от друга — . Человеку проще писать на ЯП высокого уровня вроде Си/Си++, Java, Python, а CPU проще работать с абстракциями куда более низкого уровня . Возможно, можно было бы придумать CPU исполняющий код ЯП высокого уровня, но он был бы значительно сложнее, чем те, что мы имеем сегодня . И наоборот, человеку очень неудобно писать на ассемблере из-за его низкоуровневости, к тому же, крайне трудно обойтись без мелких ошибок. Программа, переводящая код из ЯП высокого уровня в ассемблер называется *компилятором*[2].

1.1. Несколько слов о разнице между ISA

x86 всегда был архитектурой с опкодами переменной длины, так что когда пришла 64-битная эра, расширения x64 не очень сильно повлияли на ISA. В x86 до сих пор есть масса инструкций, появившихся в 16-битном 8086 и присутствующих в самых последних процессорах.

ARM это RISC[3]-процессор разработанный с учетом опкодов одинаковой длины, что было некоторым преимуществом в прошлом. Так что в самом начале все инструкции ARM кодировались 4-мя байтами[4]. Это то, что сейчас называется «режим ARM».

Потом они подумали, что это не очень экономично. На самом деле, самые используемые инструкции[5] процессора на практике могут быть закодированы с использованием меньшего количества информации. Так что они добавили другую ISA с названием Thumb, где каждая инструкция кодируется всего лишь 2-мя байтами. Теперь это называется «режим Thumb». Но не все инструкции ARM могут быть закодированы в двух байтах, так что набор инструкций Thumb ограниченный. Код, скомпилированный для режима ARM и Thumb может сосуществовать в одной программе.

Затем создатели ARM решили, что Thumb можно расширить: так появился Thumb-2 (в ARMv7). Thumb-2 это всё ещё двухбайтные инструкции, но некоторые новые инструкции имеют длину 4 байта. Распространено заблуждение, что Thumb-2 — это смесь ARM и Thumb. Это не верно. Режим Thumb-2 был дополнен до более полной поддержки возможностей процессора и теперь может легко конкурировать с режимом ARM. Основное количество приложений для

[1] Язык Программирования

[2] В более старой русскоязычной литературе также часто встречается термин «транслятор».

[3] Reduced instruction set computing

[4] Кстати, инструкции фиксированного размера удобны тем, что всегда можно легко узнать адрес следующей (или предыдущей) инструкции. Эта особенность будет рассмотрена в секции об операторе switch() (13.2.2 (стр. 167)).

[5] А это MOV/PUSH/CALL/Jcc

iPod/iPhone/iPad скомпилировано для набора инструкций Thumb-2, потому что Xcode делает так по умолчанию. Потом появился 64-битный ARM. Это ISA снова с 4-байтными опкодами, без дополнительного режима Thumb. Но 64-битные требования повлияли на ISA, так что теперь у нас 3 набора инструкций ARM: режим ARM, режим Thumb (включая Thumb-2) и ARM64. Эти наборы инструкций частично пересекаются, но можно сказать, это скорее разные наборы, нежели вариации одного. Следовательно, в этой книге постараемся добавлять фрагменты кода на всех трех ARM ISA.

Существует ещё много RISC ISA с опкодами фиксированной 32-битной длины — это как минимум MIPS, PowerPC и Alpha AXP.

Глава 2

Простейшая функция

Наверное, простейшая из возможных функций это та что возвращает некоторую константу:

Вот, например:

Листинг 2.1: Код на Си/Си++

```
int f()
{
        return 123;
};
```

Скомпилируем её!

2.1. x86

И вот что делает оптимизирующий GCC:

Листинг 2.2: Оптимизирующий GCC/MSVC (вывод на ассемблере)

```
f:
        mov     eax, 123
        ret
```

Здесь только две инструкции. Первая помещает значение 123 в регистр EAX, который используется для передачи возвращаемых значений. Вторая это RET, которая возвращает управление в вызывающую функцию. Вызывающая функция возьмет результат из регистра EAX.

2.2. ARM

А что насчет ARM?

Листинг 2.3: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM) ASM Output

```
f PROC
        MOV      r0,#0x7b ; 123
        BX       lr
        ENDP
```

ARM использует регистр R0 для возврата значений, так что здесь 123 помещается в R0.

Адрес возврата (RA[1]) в ARM не сохраняется в локальном стеке, а в регистре LR[2]. Так что инструкция BX LR делает переход по этому адресу, и это то же самое что и вернуть управление в вызывающую ф-цию.

Нужно отметить, что название инструкции MOV в x86 и ARM сбивает с толку. На самом деле, данные не *перемещаются*, а скорее *копируются*.

[1] Адрес возврата
[2] Link Register

2.3. MIPS

Есть два способа называть регистры в мире MIPS. По номеру (от $0 до $31) или по псевдоимени ($V0, $A0, и т.д.). Вывод на ассемблере в GCC показывает регистры по номерам:

Листинг 2.4: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (вывод на ассемблере)

```
        j       $31
        li      $2,123                  # 0x7b
```

...а IDA[3] — по псевдоименам:

Листинг 2.5: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
                jr      $ra
                li      $v0, 0x7B
```

Так что регистр $2 (или $V0) используется для возврата значений. LI это “Load Immediate” .

Другая инструкция это инструкция перехода (J или JR), которая возвращает управление в вызывающую ф-цию, переходя по адресу в регистре $31 (или $RA). Это аналог регистра LR в ARM.

Но почему инструкция загрузки (LI) и инструкция перехода (J или JR) поменены местами? Это артефакт RISC и называется он “branch delay slot”. На самом деле, нам не нужно вникать в эти детали. Нужно просто запомнить: в MIPS инструкция после инструкции перехода исполняется *перед* инструкцией перехода. Таким образом, инструкция перехода всегда поменена местами с той, которая должна быть исполнена перед ней.

2.3.1. Еще кое-что об именах инструкций и регистров в MIPS

Имена регистров и инструкций в мире MIPS традиционно пишутся в нижнем регистре. Но мы будем использовать верхний регистр, потому что имена инструкций и регистров других ISA в этой книге так же в верхнем регистре.

[3] Интерактивный дизассемблер и отладчик, разработан Hex-Rays

Глава 3

Hello, world!

Продолжим, используя знаменитый пример из книги “The C programming Language”[Ker88]:

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("hello, world\n");
    return 0;
}
```

3.1. x86

3.1.1. MSVC

Компилируем в MSVC 2010:

```
cl 1.cpp /Fa1.asm
```

(Ключ /Fa означает сгенерировать листинг на ассемблере)

Листинг 3.1: MSVC 2010

```
CONST   SEGMENT
$SG3830 DB      'hello, world', 0AH, 00H
CONST   ENDS
PUBLIC  _main
EXTRN   _printf:PROC
; Function compile flags: /Odtp
_TEXT   SEGMENT
_main   PROC
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        push    OFFSET $SG3830
        call    _printf
        add     esp, 4
        xor     eax, eax
        pop     ebp
        ret     0
_main   ENDP
_TEXT   ENDS
```

MSVC выдает листинги в синтаксисе Intel. Разница между синтаксисом Intel и AT&T будет рассмотрена немного позже: 3.1.3 (стр. 9).

Компилятор сгенерировал файл `1.obj`, который впоследствии будет слинкован линкером в `1.exe`. В нашем случае этот файл состоит из двух сегментов: CONST (для данных-констант) и _TEXT (для кода).

Строка `hello, world` в Си/Си++ имеет тип `const char[]` [Str13, p176, 7.3.2], однако не имеет имени. Но компилятору нужно как-то с ней работать, поэтому он дает ей внутреннее имя $SG3830.

Поэтому пример можно было бы переписать вот так:

```
#include <stdio.h>

const char $SG3830[]="hello, world\n";

int main()
{
    printf($SG3830);
    return 0;
}
```

Вернемся к листингу на ассемблере. Как видно, строка заканчивается нулевым байтом — это требования стандарта Си/Си++ для строк. Больше о строках в Си: 57.1.1 (стр. 672).

В сегменте кода _TEXT находится пока только одна функция: `main()`. Функция `main()`, как и практически все функции, начинается с пролога и заканчивается эпилогом[1].

Далее следует вызов функции `printf()` : `CALL _printf`. Перед этим вызовом адрес строки (или указатель на неё) с нашим приветствием при помощи инструкции PUSH помещается в стек.

После того, как функция `printf()` возвращает управление в функцию `main()`, адрес строки (или указатель на неё) всё ещё лежит в стеке. Так как он больше не нужен, то указатель стека (регистр ESP) корректируется.

`ADD ESP, 4` означает прибавить 4 к значению в регистре ESP. Почему 4? Так как это 32-битный код, для передачи адреса нужно 4 байта. В x64-коде это 8 байт. `ADD ESP, 4` эквивалентно `POP регистр`, но без использования какого-либо регистра[2].

Некоторые компиляторы, например, Intel C++ Compiler, в этой же ситуации могут вместо ADD сгенерировать `POP ECX` (подобное можно встретить, например, в коде Oracle RDBMS, им скомпилированном), что почти то же самое, только портится значение в регистре ECX. Возможно, компилятор применяет `POP ECX`, потому что эта инструкция короче (1 байт у POP против 3 у ADD).

Вот пример использования POP вместо ADD из Oracle RDBMS:

Листинг 3.2: Oracle RDBMS 10.2 Linux (файл app.o)

```
.text:0800029A                 push    ebx
.text:0800029B                 call    qksfroChild
.text:080002A0                 pop     ecx
```

После вызова `printf()` в оригинальном коде на Си/Си++ указано `return 0` — вернуть 0 в качестве результата функции `main()`. В сгенерированном коде это обеспечивается инструкцией `XOR EAX, EAX`. XOR, как легко догадаться — «исключающее ИЛИ»[3] , но компиляторы часто используют его вместо простого `MOV EAX, 0` — снова потому, что опкод короче (2 байта у XOR против 5 у MOV).

Некоторые компиляторы генерируют `SUB EAX, EAX`, что значит *отнять значение в* EAX *от значения в* EAX, что в любом случае даст 0 в результате.

Самая последняя инструкция RET возвращает управление в вызывающую функцию. Обычно это код Си/Си++ CRT[4], который, в свою очередь, вернёт управление операционной системе.

3.1.2. GCC

Теперь скомпилируем то же самое компилятором GCC 4.4.1 в Linux: `gcc 1.c -o 1` Затем при помощи IDA посмотрим как скомпилировалась функция `main()`. IDA, как и MSVC, показывает код в синтаксисе Intel[5].

Листинг 3.3: код в IDA

```
main            proc near

var_10          = dword ptr -10h

                push    ebp
                mov     ebp, esp
                and     esp, 0FFFFFFF0h
                sub     esp, 10h
                mov     eax, offset aHelloWorld ; "hello, world\n"
```

[1] Об этом смотрите подробнее в разделе о прологе и эпилоге функции (4 (стр. 24)).
[2] Флаги процессора, впрочем, модифицируются
[3] wikipedia
[4] C runtime library : 68.1 (стр. 709)
[5] Мы также можем заставить GCC генерировать листинги в этом формате при помощи ключей `-S -masm=intel`.

```
                mov     [esp+10h+var_10], eax
                call    _printf
                mov     eax, 0
                leave
                retn
main            endp
```

Почти то же самое. Адрес строки `hello, world`, лежащей в сегменте данных, вначале сохраняется в EAX, затем записывается в стек. А ещё в прологе функции мы видим `AND ESP, 0FFFFFFF0h` — эта инструкция выравнивает значение в ESP по 16-байтной границе, делая все значения в стеке также выровненными по этой границе (процессор более эффективно работает с переменными, расположенными в памяти по адресам кратным 4 или 16)[6].

`SUB ESP, 10h` выделяет в стеке 16 байт. Хотя, как будет видно далее, здесь достаточно только 4.

Это происходит потому, что количество выделяемого места в локальном стеке тоже выровнено по 16-байтной границе.

Адрес строки (или указатель на строку) затем записывается прямо в стек без помощи инструкции PUSH. *var_10* одновременно и локальная переменная и аргумент для `printf()`. Подробнее об этом будет ниже.

Затем вызывается `printf()`.

В отличие от MSVC, GCC в компиляции без включенной оптимизации генерирует `MOV EAX, 0` вместо более короткого опкода.

Последняя инструкция `LEAVE` — это аналог команд `MOV ESP, EBP` и `POP EBP` — то есть возврат указателя стека и регистра EBP в первоначальное состояние. Это необходимо, т.к. в начале функции мы модифицировали регистры ESP и EBP (при помощи `MOV EBP, ESP` / `AND ESP, ...`).

3.1.3. GCC: Синтаксис AT&T

Попробуем посмотреть, как выглядит то же самое в синтаксисе AT&T языка ассемблера. Этот синтаксис больше распространен в UNIX-мире.

Листинг 3.4: компилируем в GCC 4.7.3

```
gcc -S 1_1.c
```

Получим такой файл:

Листинг 3.5: GCC 4.7.3

```
        .file   "1_1.c"
        .section        .rodata
.LC0:
        .string "hello, world\n"
        .text
        .globl  main
        .type   main, @function
main:
.LFB0:
        .cfi_startproc
        pushl   %ebp
        .cfi_def_cfa_offset 8
        .cfi_offset 5, -8
        movl    %esp, %ebp
        .cfi_def_cfa_register 5
        andl    $-16, %esp
        subl    $16, %esp
        movl    $.LC0, (%esp)
        call    printf
        movl    $0, %eax
        leave
        .cfi_restore 5
        .cfi_def_cfa 4, 4
        ret
        .cfi_endproc
.LFE0:
        .size   main, .-main
        .ident  "GCC: (Ubuntu/Linaro 4.7.3-1ubuntu1) 4.7.3"
        .section        .note.GNU-stack,"",@progbits
```

[6] Wikipedia: Выравнивание данных

Здесь много макросов (начинающихся с точки). Они нам пока не интересны. Пока что, ради упрощения, мы можем их игнорировать (кроме макроса *.string*, при помощи которого кодируется последовательность символов, оканчивающихся нулем — такие же строки как в Си). И тогда получится следующее[7]:

Листинг 3.6: GCC 4.7.3

```
.LC0:
        .string "hello, world\n"
main:
        pushl   %ebp
        movl    %esp, %ebp
        andl    $-16, %esp
        subl    $16, %esp
        movl    $.LC0, (%esp)
        call    printf
        movl    $0, %eax
        leave
        ret
```

Основные отличия синтаксиса Intel и AT&T следующие:

- Операнды записываются наоборот.

  В Intel-синтаксисе: <инструкция> <операнд назначения> <операнд-источник>.

  В AT&T-синтаксисе: <инструкция> <операнд-источник> <операнд назначения>.

  Чтобы легче понимать разницу, можно запомнить следующее: когда вы работаете с синтаксисом Intel — можете в уме ставить знак равенства (=) между операндами, а когда с синтаксисом AT&T — мысленно ставьте стрелку направо (→) [8].

- AT&T: Перед именами регистров ставится знак процента (%), а перед числами знак доллара ($). Вместо квадратных скобок применяются круглые.

- AT&T: К каждой инструкции добавляется специальный символ, определяющий тип данных:
  - q — quad (64 бита)
  - l — long (32 бита)
  - w — word (16 бит)
  - b — byte (8 бит)

Возвращаясь к результату компиляции: он идентичен тому, который мы посмотрели в IDA. Одна мелочь: `0FFFFFFF0h` записывается как `$-16`. Это то же самое: 16 в десятичной системе это `0x10` в шестнадцатеричной. `-0x10` будет как раз `0xFFFFFFF0` (в рамках 32-битных чисел).

Возвращаемый результат устанавливается в 0 обычной инструкцией `MOV`, а не `XOR`. `MOV` просто загружает значение в регистр. Её название не очень удачное (данные не перемещаются, а копируются). В других архитектурах подобная инструкция обычно носит название «LOAD» или «STORE» или что-то в этом роде.

3.2. x86-64

3.2.1. MSVC — x86-64

Попробуем также 64-битный MSVC:

Листинг 3.7: MSVC 2012 x64

```
$SG2989 DB      'hello, world', 0AH, 00H

main    PROC
        sub     rsp, 40
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG2989
        call    printf
        xor     eax, eax
        add     rsp, 40
        ret     0
main    ENDP
```

[7] Кстати, для уменьшения генерации «лишних» макросов, можно использовать такой ключ GCC: *-fno-asynchronous-unwind-tables*

[8] Кстати, в некоторых стандартных функциях библиотеки Си (например, memcpy(), strcpy()) также применяется расстановка аргументов как в синтаксисе Intel: вначале указатель в памяти на блок назначения, затем указатель на блок-источник.

В x86-64 все регистры были расширены до 64-х бит и теперь имеют префикс R-. Чтобы поменьше задействовать стек (иными словами, поменьше обращаться кэшу и внешней памяти), уже давно имелся довольно популярный метод передачи аргументов функции через регистры (fastcall: 64.3 (стр. 690)). Т.е. часть аргументов функции передается через регистры и часть — через стек. В Win64 первые 4 аргумента функции передаются через регистры RCX, RDX, R8, R9. Это мы здесь и видим: указатель на строку в printf() теперь передается не через стек, а через регистр RCX.

Указатели теперь 64-битные, так что они передаются через 64-битные части регистров (имеющие префикс R-). Но для обратной совместимости можно обращаться и к нижним 32 битам регистров используя префикс E-.

Вот как выглядит регистр RAX/EAX/AX/AL в x86-64:

<table>
<tr><td>7 (номер байта)</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="8">RAX^{x64}</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4">EAX</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">AX</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td><td>AH</td><td>AL</td></tr>
</table>

Функция main() возвращает значение типа *int*, который в Си/Си++, вероятно для лучшей совместимости и переносимости, оставили 32-битным. Вот почему в конце функции main() обнуляется не RAX, а EAX, т.е. 32-битная часть регистра.

Также видно, что 40 байт выделяются в локальном стеке. Это «shadow space», которое мы будем рассматривать позже: 8.2.1 (стр. 94).

3.2.2. GCC — x86-64

Попробуем GCC в 64-битном Linux:

Листинг 3.8: GCC 4.4.6 x64

```
.string "hello, world\n"
main:
        sub     rsp, 8
        mov     edi, OFFSET FLAT:.LC0 ; "hello, world\n"
        xor     eax, eax  ; количество переданных векторных регистров
        call    printf
        xor     eax, eax
        add     rsp, 8
        ret
```

В Linux, *BSD и Mac OS X для x86-64 также принят способ передачи аргументов функции через регистры [Mit13]. 6 первых аргументов передаются через регистры RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9, а остальные — через стек.

Так что указатель на строку передается через EDI (32-битную часть регистра). Но почему не через 64-битную часть, RDI?

Важно запомнить что в 64-битном режиме все инструкции MOV, записывающие что-либо в младшую 32-битную часть регистра, обнуляют старшие 32-бита[Int13]. То есть, инструкция MOV EAX, 011223344h корректно запишет это значение в RAX, старшие биты сбросятся в ноль.

Если посмотреть в IDA скомпилированный объектный файл (.o), увидим также опкоды всех инструкций[9]:

Листинг 3.9: GCC 4.4.6 x64

```
.text:00000000004004D0                 main  proc near
.text:00000000004004D0 48 83 EC 08     sub     rsp, 8
.text:00000000004004D4 BF E8 05 40 00  mov     edi, offset format ; "hello, world\n"
.text:00000000004004D9 31 C0           xor     eax, eax
.text:00000000004004DB E8 D8 FE FF FF  call    _printf
.text:00000000004004E0 31 C0           xor     eax, eax
.text:00000000004004E2 48 83 C4 08     add     rsp, 8
.text:00000000004004E6 C3              retn
.text:00000000004004E6                 main  endp
```

Как видно, инструкция, записывающая в EDI по адресу 0x4004D4, занимает 5 байт. Та же инструкция, записывающая 64-битное значение в RDI, занимает 7 байт. Возможно, GCC решил немного сэкономить. К тому же, вероятно, он уверен, что сегмент данных, где хранится строка, никогда не будет расположен в адресах выше 4GiB.

Здесь мы также видим обнуление регистра EAX перед вызовом printf(). Это делается потому что по стандарту передачи аргументов в *NIX для x86-64 в EAX передается количество задействованных векторных регистров ([Mit13]).

[9] Это нужно задать в Options → Disassembly → Number of opcode bytes

3.3. GCC — ещё кое-что

Тот факт, что *анонимная* Си-строка имеет тип *const* (3.1.1 (стр. 7)), и тот факт, что выделенные в сегменте констант Си-строки гаратировано неизменяемые (immutable), ведет к интересному следствию: компилятор может использовать определенную часть строки.

Вот простой пример:

```
#include <stdio.h>

int f1()
{
        printf ("world\n");
}

int f2()
{
        printf ("hello world\n");
}

int main()
{
        f1();
        f2();
}
```

Среднестатистический компилятор с Си/Си++ (включая MSVC) выделит место для двух строк, но вот что делает GCC 4.8.1:

Листинг 3.10: GCC 4.8.1 + листинг в IDA

```
f1              proc near

s               = dword ptr -1Ch

                sub     esp, 1Ch
                mov     [esp+1Ch+s], offset s ; "world\n"
                call    _puts
                add     esp, 1Ch
                retn
f1              endp

f2              proc near

s               = dword ptr -1Ch

                sub     esp, 1Ch
                mov     [esp+1Ch+s], offset aHello ; "hello "
                call    _puts
                add     esp, 1Ch
                retn
f2              endp

aHello          db 'hello '
s               db 'world',0xa,0
```

Действительно, когда мы выводим строку, эти два слова расположены в памяти впритык друг к другу и `puts()`, вызываясь из функции f2(), вообще не знает, что эти строки разделены. Они и не разделены на самом деле, они разделены только «виртуально», в нашем листинге.

Когда `puts()` вызывается из f1(), он использует строку «world» плюс нулевой байт. `puts()` не знает, что там ещё есть какая-то строка перед этой!

Этот трюк часто используется (по крайней мере в GCC) и может сэкономить немного памяти.

3.4. ARM

Для экспериментов с процессором ARM несколько компиляторов было использовано:

- Популярный в embedded-среде Keil Release 6/2013.

- Apple Xcode 4.6.3 (с компилятором LLVM-GCC 4.2[10]).
- GCC 4.9 (Linaro) (для ARM64), доступный в виде исполняемого файла для win32 на http://go.yurichev.com/17325.

Везде в этой книге, если не указано иное, идет речь о 32-битном ARM (включая режимы Thumb и Thumb-2). Когда речь идет о 64-битном ARM, он называется здесь ARM64.

3.4.1. Неоптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

Для начала скомпилируем наш пример в Keil:

```
armcc.exe --arm --c90 -O0 1.c
```

Компилятор *armcc* генерирует листинг на ассемблере в формате Intel. Этот листинг содержит некоторые высокоуровневые макросы, связанные с ARM[11], а нам важнее увидеть инструкции «как есть», так что посмотрим скомпилированный результат в IDA.

Листинг 3.11: Неоптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM) IDA

```
.text:00000000                 main
.text:00000000 10 40 2D E9     STMFD   SP!, {R4,LR}
.text:00000004 1E 0E 8F E2     ADR     R0, aHelloWorld ; "hello, world"
.text:00000008 15 19 00 EB     BL      __2printf
.text:0000000C 00 00 A0 E3     MOV     R0, #0
.text:00000010 10 80 BD E8     LDMFD   SP!, {R4,PC}

.text:000001EC 68 65 6C 6C+aHelloWorld  DCB "hello, world",0    ; DATA XREF: main+4
```

В вышеприведённом примере можно легко увидеть, что каждая инструкция имеет размер 4 байта. Действительно, ведь мы же компилировали наш код для режима ARM, а не Thumb.

Самая первая инструкция, `STMFD SP!, {R4,LR}`[12], работает как инструкция PUSH в x86, записывая значения двух регистров (R4 и LR) в стек. Действительно, в выдаваемом листинге на ассемблере компилятор *armcc* для упрощения указывает здесь инструкцию `PUSH {r4,lr}`. Но это не совсем точно, инструкция PUSH доступна только в режиме Thumb, поэтому, во избежание путаницы, я предложил работать в IDA.

Итак, эта инструкция уменьшает SP[14], чтобы он указывал на место в стеке, свободное для записи новых значений, затем записывает значения регистров R4 и LR по адресу в памяти, на который указывает измененный регистр SP.

Эта инструкция, как и инструкция PUSH в режиме Thumb, может сохранить в стеке одновременно несколько значений регистров, что может быть очень удобно. Кстати, такого в x86 нет. Также следует заметить, что STMFD — генерализация инструкции PUSH (то есть расширяет её возможности), потому что может работать с любым регистром, а не только с SP. Другими словами, STMFD можно использовать для записи набора регистров в указанном месте памяти.

Инструкция `ADR R0, aHelloWorld` прибавляет или отнимает значение регистра PC[15] к смещению, где хранится строка `hello, world`. Причем здесь PC, можно спросить? Притом, что это так называемый «адресно-независимый код» [16] он предназначен для исполнения будучи не привязанным к каким-либо адресам в памяти. Другими словами, это относительная от PC адресация. В опкоде инструкции ADR указывается разница между адресом этой инструкции и местом, где хранится строка. Эта разница всегда будет постоянной, вне зависимости от того, куда был загружен ОС наш код. Поэтому всё, что нужно — это прибавить адрес текущей инструкции (из PC), чтобы получить текущий абсолютный адрес нашей Си-строки.

Инструкция `BL __2printf`[17] вызывает функцию `printf()`. Работа этой инструкции состоит из двух фаз:

- записать адрес после инструкции BL (0xC) в регистр LR;
- передать управление в `printf()`, записав адрес этой функции в регистр PC.

Ведь когда функция `printf()` закончит работу, нужно знать, куда вернуть управление, поэтому закончив работу, всякая функция передает управление по адресу, записанному в регистре LR.

В этом разница между «чистыми» RISC-процессорами вроде ARM и CISC[18]-процессорами как x86, где адрес возврата обычно записывается в стек[19].

[10] Это действительно так: Apple Xcode 4.6.3 использует опен-сорсный GCC как компилятор переднего плана и кодогенератор LLVM
[11] например, он показывает инструкции PUSH/POP, отсутствующие в режиме ARM
[12] STMFD[13]
[14] stack pointer. SP/ESP/RSP в x86/x64. SP в ARM.
[15] Program Counter. IP/EIP/RIP в x86/64. PC в ARM.
[16] Читайте больше об этом в соответствующем разделе (67.1 (стр. 704))
[17] Branch with Link
[18] Complex instruction set computing
[19] Подробнее об этом будет описано в следующей главе (5 (стр. 25))

Кстати, 32-битный абсолютный адрес (либо смещение) невозможно закодировать в 32-битной инструкции BL, в ней есть место только для 24-х бит. Поскольку все инструкции в режиме ARM имеют длину 4 байта (32 бита) и инструкции могут находится только по адресам кратным 4, то последние 2 бита (всегда нулевых) можно не кодировать. В итоге имеем 26 бит, при помощи которых можно закодировать $current\_PC \pm \approx 32M$.

Следующая инструкция MOV R0, #0[20] просто записывает 0 в регистр R0. Ведь наша Си-функция возвращает 0, а возвращаемое значение всякая функция оставляет в R0.

Последняя инструкция LDMFD SP!, R4,PC[21] — это инструкция, обратная STMFD. Она загружает из стека (или любого другого места в памяти) значения для сохранения их в R4 и PC, увеличивая указатель стека SP. Здесь она работает как аналог POP.
N.B. Самая первая инструкция STMFD сохранила в стеке R4 и LR, а *восстанавливаются* во время исполнения LDMFD регистры R4 и PC.

Как мы уже знаем, в регистре LR обычно сохраняется адрес места, куда нужно всякой функции вернуть управление. Самая первая инструкция сохраняет это значение в стеке, потому что наша функция `main()` позже будет сама пользоваться этим регистром в момент вызова `printf()`. А затем, в конце функции, это значение можно сразу записать прямо в PC, таким образом, передав управление туда, откуда была вызвана наша функция.

Так как функция `main()` обычно самая главная в Си/Си++, управление будет возвращено в загрузчик OC, либо куда-то в CRT или что-то в этом роде.

Всё это позволяет избавиться от инструкции BX LR в самом конце функции.

DCB — директива ассемблера, описывающая массивы байт или ASCII-строк, аналог директивы DB в x86-ассемблере.

3.4.2. Неоптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

Скомпилируем тот же пример в Keil для режима Thumb:

```
armcc.exe --thumb --c90 -O0 1.c
```

Получим (в IDA):

Листинг 3.12: Неоптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb) + IDA

```
.text:00000000                 main
.text:00000000 10 B5              PUSH    {R4,LR}
.text:00000002 C0 A0              ADR     R0, aHelloWorld ; "hello, world"
.text:00000004 06 F0 2E F9        BL      __2printf
.text:00000008 00 20              MOVS    R0, #0
.text:0000000A 10 BD              POP     {R4,PC}

.text:00000304 68 65 6C 6C+aHelloWorld  DCB "hello, world",0    ; DATA XREF: main+2
```

Сразу бросаются в глаза двухбайтные (16-битные) опкоды — это, как уже было отмечено, Thumb. Кроме инструкции BL. Но на самом деле она состоит из двух 16-битных инструкций. Это потому что в одном 16-битном опкоде слишком мало места для задания смещения, по которому находится функция `printf()`. Так что первая 16-битная инструкция загружает старшие 10 бит смещения, а вторая — младшие 11 бит смещения. Как уже было упомянуто, все инструкции в Thumb-режиме имеют длину 2 байта (или 16 бит). Поэтому невозможна такая ситуация, когда Thumb-инструкция начинается по нечетному адресу. Учитывая сказанное, последний бит адреса можно не кодировать. Таким образом, в Thumb-инструкции BL можно закодировать адрес $current\_PC \pm \approx 2M$.

Остальные инструкции в функции (PUSH и POP) здесь работают почти так же, как и описанные STMFD/LDMFD, только регистр SP здесь не указывается явно. ADR работает так же, как и в предыдущем примере. MOVS записывает 0 в регистр R0 для возврата нуля.

3.4.3. Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим ARM)

Xcode 4.6.3 без включенной оптимизации выдает слишком много лишнего кода, поэтому включим оптимизацию компилятора (ключ -O3), потому что там меньше инструкций.

Листинг 3.13: Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим ARM)

```
__text:000028C4                _hello_world
__text:000028C4 80 40 2D E9    STMFD           SP!, {R7,LR}
__text:000028C8 86 06 01 E3    MOV             R0, #0x1686
```

[20] MOVe
[21] LDMFD[22]

```
__text:000028CC 0D 70 A0 E1   MOV             R7, SP
__text:000028D0 00 00 40 E3   MOVT            R0, #0
__text:000028D4 00 00 8F E0   ADD             R0, PC, R0
__text:000028D8 C3 05 00 EB   BL              _puts
__text:000028DC 00 00 A0 E3   MOV             R0, #0
__text:000028E0 80 80 BD E8   LDMFD           SP!, {R7,PC}

__cstring:00003F62 48 65 6C 6C+aHelloWorld_0  DCB "Hello world!",0
```

Инструкции STMFD и LDMFD нам уже знакомы.

Инструкция MOV просто записывает число 0x1686 в регистр R0 — это смещение, указывающее на строку «Hello world!».

Регистр R7 (по стандарту, принятому в [App10]) это frame pointer, о нем будет рассказано позже.

Инструкция `MOVT R0, #0` (MOVe Top) записывает 0 в старшие 16 бит регистра. Дело в том, что обычная инструкция MOV в режиме ARM может записывать какое-либо значение только в младшие 16 бит регистра, ведь в ней нельзя закодировать больше. Помните, что в режиме ARM опкоды всех инструкций ограничены длиной в 32 бита. Конечно, это ограничение не касается перемещений данных между регистрами. Поэтому для записи в старшие биты (с 16-го по 31-й включительно) существует дополнительная команда MOVT. Впрочем, здесь её использование избыточно, потому что инструкция `MOV R0, #0x1686` выше и так обнулила старшую часть регистра. Возможно, это недочет компилятора.

Инструкция `ADD R0, PC, R0` прибавляет PC к R0 для вычисления действительного адреса строки «Hello world!». Как нам уже известно, это «адресно-независимый код», поэтому такая корректива необходима.

Инструкция BL вызывает `puts()` вместо `printf()`.

Компилятор заменил вызов `printf()` на `puts()`. Действительно, `printf()` с одним аргументом это почти аналог `puts()`. *Почти*, если принять условие, что в строке не будет управляющих символов `printf()`, начинающихся со знака процента. Тогда эффект от работы этих двух функций будет разным[23].

Зачем компилятор заменил один вызов на другой? Наверное потому что `puts()` работает быстрее[24]. Видимо потому что `puts()` проталкивает символы в stdout не сравнивая каждый со знаком процента.

Далее уже знакомая инструкция `MOV R0, #0`, служащая для установки в 0 возвращаемого значения функции.

3.4.4. Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим Thumb-2)

По умолчанию Xcode 4.6.3 генерирует код для режима Thumb-2 примерно в такой манере:

Листинг 3.14: Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим Thumb-2)

```
__text:00002B6C                    _hello_world
__text:00002B6C 80 B5          PUSH            {R7,LR}
__text:00002B6E 41 F2 D8 30    MOVW            R0, #0x13D8
__text:00002B72 6F 46          MOV             R7, SP
__text:00002B74 C0 F2 00 00    MOVT.W          R0, #0
__text:00002B78 78 44          ADD             R0, PC
__text:00002B7A 01 F0 38 EA    BLX             _puts
__text:00002B7E 00 20          MOVS            R0, #0
__text:00002B80 80 BD          POP             {R7,PC}

...

__cstring:00003E70 48 65 6C 6C 6F 20+aHelloWorld  DCB "Hello world!",0xA,0
```

Инструкции BL и BLX в Thumb, как мы помним, кодируются как пара 16-битных инструкций, а в Thumb-2 эти *суррогатные* опкоды расширены так, что новые инструкции кодируются здесь как 32-битные инструкции. Это можно заметить по тому что опкоды Thumb-2 инструкций всегда начинаются с 0xFx либо с 0xEx. Но в листинге IDA байты опкода переставлены местами. Это из-за того, что в процессоре ARM инструкции кодируются так: в начале последний байт, потом первый (для Thumb и Thumb-2 режима), либо, (для инструкций в режиме ARM) в начале четвертый байт, затем третий, второй и первый (т.е. другой endianness).

Вот так байты следуют в листингах IDA:

- для режимов ARM и ARM64: 4-3-2-1;
- для режима Thumb: 2-1;
- для пары 16-битных инструкций в режиме Thumb-2: 2-1-4-3.

[23] Также нужно заметить, что `puts()` не требует символа перевода строки '\n' в конце строки, поэтому его здесь нет.
[24] ciselant.de/projects/gcc_printf/gcc_printf.html

Так что мы видим здесь что инструкции MOVW, MOVT.W и BLX начинаются с 0xFx.

Одна из Thumb-2 инструкций это MOVW R0, #0x13D8 — она записывает 16-битное число в младшую часть регистра R0, очищая старшие биты.

Ещё MOVT.W R0, #0 — эта инструкция работает так же, как и MOVT из предыдущего примера, но она работает в Thumb-2.

Помимо прочих отличий, здесь используется инструкция BLX вместо BL. Отличие в том, что помимо сохранения адреса возврата в регистре LR и передаче управления в функцию puts(), происходит смена режима процессора с Thumb/Thumb-2 на режим ARM (либо назад). Здесь это нужно потому, что инструкция, куда ведет переход, выглядит так (она закодирована в режиме ARM):

```
__symbolstub1:00003FEC _puts           ; CODE XREF: _hello_world+E
__symbolstub1:00003FEC 44 F0 9F E5     LDR  PC, =__imp__puts
```

Это просто переход на место, где записан адрес puts() в секции импортов.

Итак, внимательный читатель может задать справедливый вопрос: почему бы не вызывать puts() сразу в том же месте кода, где он нужен?

Но это не очень выгодно из-за экономии места и вот почему.

Практически любая программа использует внешние динамические библиотеки (будь то DLL в Windows, .so в *NIX либо .dylib в Mac OS X). В динамических библиотеках находятся часто используемые библиотечные функции, в том числе стандартная функция Си puts().

В исполняемом бинарном файле (Windows PE .exe, ELF либо Mach-O) имеется секция импортов, список символов (функций либо глобальных переменных) импортируемых из внешних модулей, а также названия самих модулей.

Загрузчик ОС загружает необходимые модули и, перебирая импортируемые символы в основном модуле, проставляет правильные адреса каждого символа.

В нашем случае, *__imp__puts* это 32-битная переменная, куда загрузчик ОС запишет правильный адрес этой же функции во внешней библиотеке. Так что инструкция LDR просто берет 32-битное значение из этой переменной, и, записывая его в регистр PC, просто передает туда управление.

Чтобы уменьшить время работы загрузчика ОС, нужно чтобы ему пришлось записать адрес каждого символа только один раз, в соответствующее, выделенное для них, место.

К тому же, как мы уже убедились, нельзя одной инструкцией загрузить в регистр 32-битное число без обращений к памяти. Так что наиболее оптимально выделить отдельную функцию, работающую в режиме ARM, чья единственная цель — передавать управление дальше, в динамическую библиотеку. И затем ссылаться на эту короткую функцию из одной инструкции (так называемую thunk-функцию) из Thumb-кода.

Кстати, в предыдущем примере (скомпилированном для режима ARM), переход при помощи инструкции BL ведет на такую же thunk-функцию, однако режим процессора не переключается (отсюда отсутствие «X» в мнемонике инструкции).

Еще о thunk-функциях

Thunk-функции трудновато понять, вероятно, из-за путаницы в терминах.

Проще всего представлять их как адаптеры-переходники из одного типа разъемов в другой. Например, адаптер позволяющее вставить в американскую розетку британскую вилку, или наоборот.

Thunk-функции также иногда называются *wrapper-ами*. *Wrap* в английском языке это *обертывать*, *завертывать*.

Вот еще несколько описаний этих функций:

> "A piece of coding which provides an address:", according to P. Z. Ingerman, who invented thunks in 1961 as a way of binding actual parameters to their formal definitions in Algol-60 procedure calls. If a procedure is called with an expression in the place of a formal parameter, the compiler generates a thunk which computes the expression and leaves the address of the result in some standard location.
>
> ...
>
> Microsoft and IBM have both defined, in their Intel-based systems, a "16-bit environment" (with bletcherous segment registers and 64K address limits) and a "32-bit environment" (with flat addressing and semi-real memory management). The two environments can both be running on the same computer and OS (thanks to what is called, in the Microsoft world, WOW which stands for Windows On Windows). MS and IBM have both decided that the process of getting from 16- to 32-bit and vice versa is called a "thunk"; for Windows 95, there is even a tool, THUNK.EXE, called a "thunk compiler".

(The Jargon File)

3.4.5. ARM64

GCC

Компилируем пример в GCC 4.8.1 в ARM64:

Листинг 3.15: Неоптимизирующий GCC 4.8.1 + objdump

```
0000000000400590 <main>:
  400590:       a9bf7bfd        stp     x29, x30, [sp,#-16]!
  400594:       910003fd        mov     x29, sp
  400598:       90000000        adrp    x0, 400000 <_init-0x3b8>
  40059c:       91192000        add     x0, x0, #0x648
  4005a0:       97ffffa0        bl      400420 <puts@plt>
  4005a4:       52800000        mov     w0, #0x0                        // #0
  4005a8:       a8c17bfd        ldp     x29, x30, [sp],#16
  4005ac:       d65f03c0        ret

...

Contents of section .rodata:
 400640 01000200 00000000 48656c6c 6f210a00  ........Hello!..
```

В ARM64 нет режима Thumb и Thumb-2, только ARM, так что тут только 32-битные инструкции. Регистров тут в 2 раза больше: B.4.1 (стр. 976). 64-битные регистры теперь имеют префикс X-, а их 32-битные части — W-.

Инструкция STP (*Store Pair*) сохраняет в стеке сразу два регистра: X29 в X30. Конечно, эта инструкция может сохранять эту пару где угодно в памяти, но здесь указан регистр SP, так что пара сохраняется именно в стеке. Регистры в ARM64 64-битные, каждый имеет длину в 8 байт, так что для хранения двух регистров нужно именно 16 байт.

Восклицательный знак после операнда означает, что сначала от SP будет отнято 16 и только затем значения из пары регистров будут записаны в стек. Это называется *pre-index*. Больше о разнице между *post-index* и *pre-index* описано здесь: 28.2 (стр. 464).

Таким образом, в терминах более знакомого всем процессора x86, первая инструкция — это просто аналог пары инструкций PUSH X29 и PUSH X30. X29 в ARM64 используется как FP[25], а X30 как LR, поэтому они сохраняются в прологе функции и восстанавливаются в эпилоге.

Вторая инструкция копирует SP в X29 (или FP). Это нужно для установки стекового фрейма функции.

Инструкции ADRP и ADD нужны для формирования адреса строки «Hello!» в регистре X0, ведь первый аргумент функции передается через этот регистр. Но в ARM нет инструкций, при помощи которых можно записать в регистр длинное число (потому что сама длина инструкции ограничена 4-я байтами. Больше об этом здесь: 28.3.1 (стр. 465)). Так что нужно использовать несколько инструкций. Первая инструкция (ADRP) записывает в X0 адрес 4-килобайтной страницы где находится строка, а вторая (ADD) просто прибавляет к этому адресу остаток. Читайте больше об этом: 28.4 (стр. 466).

`0x400000 + 0x648 = 0x400648`, и мы видим, что в секции данных `.rodata` по этому адресу как раз находится наша Си-строка «Hello!».

Затем при помощи инструкции BL вызывается `puts()`. Это уже рассматривалось ранее: 3.4.3 (стр. 15).

Инструкция MOV записывает 0 в W0. W0 это младшие 32 бита 64-битного регистра X0:

Старшие 32 бита	младшие 32 бита
X0	
	W0

А результат функции возвращается через X0, и `main()` возвращает 0, так что вот так готовится возвращаемый результат. Почему именно 32-битная часть? Потому в ARM64, как и в x86-64, тип *int* оставили 32-битным, для лучшей совместимости. Следовательно, раз уж функция возвращает 32-битный *int*, то нужно заполнить только 32 младших бита регистра X0.

Для того, чтобы удостовериться в этом, немного отредактируем этот пример и перекомпилируем его. Теперь `main()` возвращает 64-битное значение:

Листинг 3.16: `main()` возвращающая значение типа `uint64_t`

```
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

uint64_t main()
{
        printf ("Hello!\n");
```

[25] Frame Pointer

```
        return 0;
}
```

Результат точно такой же, только MOV в той строке теперь выглядит так:

Листинг 3.17: Неоптимизирующий GCC 4.8.1 + objdump

```
  4005a4:       d2800000        mov     x0, #0x0                        // #0
```

Далее при помощи инструкции LDP (*Load Pair*) восстанавливаются регистры X29 и X30. Восклицательного знака после инструкции нет. Это означает, что сначала значения достаются из стека, и только потом SP увеличивается на 16. Это называется *post-index*.

В ARM64 есть новая инструкция: RET. Она работает так же как и BX LR, но там добавлен специальный бит, подсказывающий процессору, что это именно выход из функции, а не просто переход, чтобы процессор мог более оптимально исполнять эту инструкцию.

Из-за простоты этой функции оптимизирующий GCC генерирует точно такой же код.

3.5. MIPS

3.5.1. О «глобальном указателе» («global pointer»)

«Глобальный указатель» («global pointer») — это важная концепция в MIPS. Как мы уже возможно знаем, каждая инструкция в MIPS имеет размер 32 бита, поэтому невозможно закодировать 32-битный адрес внутри одной инструкции. Вместо этого нужно использовать пару инструкций (как это сделал GCC для загрузки адреса текстовой строки в нашем примере).

С другой стороны, используя только одну инструкцию, возможно загружать данные по адресам в пределах $register - 32768...register + 32767$, потому что 16 бит знакового смещения можно закодировать в одной инструкции). Так мы можем выделить какой-то регистр для этих целей и ещё выделить буфер в 64KiB для самых частоиспользуемых данных. Выделенный регистр называется «глобальный указатель» («global pointer») и он указывает на середину области 64KiB. Эта область обычно содержит глобальные переменные и адреса импортированных функций вроде printf(), потому что разработчики GCC решили, что получение адреса функции должно быть как можно более быстрой операцией, исполняющейся за одну инструкцию вместо двух. В ELF-файле эта 64KiB-область находится частично в секции .sbss («small BSS[26]») для неинициализированных данных и в секции .sdata («small data») для инициализированных данных.

Это значит что программист может выбирать, к чему нужен как можно более быстрый доступ, и затем расположить это в секциях .sdata/.sbss.

Некоторые программисты «старой школы» могут вспомнить модель памяти в MS-DOS 94 (стр. 909) или в менеджерах памяти вроде XMS/EMS, где вся память делилась на блоки по 64KiB.

Эта концепция применяется не только в MIPS. По крайней мере PowerPC также использует эту технику.

3.5.2. Оптимизирующий GCC

Рассмотрим следующий пример, иллюстрирующий концепцию «глобального указателя».

Листинг 3.18: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (вывод на ассемблере)

```
1  $LC0:
2  ; \000 это ноль в восьмиричной системе:
3          .ascii  "Hello, world!\012\000"
4  main:
5  ; пролог функции
6  ; установить GP:
7          lui     $28,%hi(__gnu_local_gp)
8          addiu   $sp,$sp,-32
9          addiu   $28,$28,%lo(__gnu_local_gp)
10 ; сохранить RA в локальном стеке:
11         sw      $31,28($sp)
12 ; загрузить адрес функции puts() из GP в $25:
13         lw      $25,%call16(puts)($28)
14 ; загрузить адрес текстовой строки в $4 ($a0):
15         lui     $4,%hi($LC0)
```

[26] Block Started by Symbol

```
16 ; перейти на puts(), сохранив адрес возврата в link-регистре:
17         jalr    $25
18         addiu   $4,$4,%lo($LC0) ; branch delay slot
19 ; восстановить RA:
20         lw      $31,28($sp)
21 ; скопировать 0 из $zero в $v0:
22         move    $2,$0
23 ; вернуть управление сделав переход по адресу в RA:
24         j       $31
25 ; эпилог функции:
26         addiu   $sp,$sp,32 ; branch delay slot
```

Как видно, регистр $GP в прологе функции выставляется в середину этой области. Регистр RA сохраняется в локальном стеке. Здесь также используется `puts()` вместо `printf()`. Адрес функции `puts()` загружается в $25 инструкцией LW («Load Word»). Затем адрес текстовой строки загружается в $4 парой инструкций LUI («Load Upper Immediate») и ADDIU («Add Immediate Unsigned Word»). LUI устанавливает старшие 16 бит регистра (поэтому в имени инструкции присутствует «upper») и ADDIU прибавляет младшие 16 бит к адресу. ADDIU следует за JALR (помните о *branch delay slots*?). Регистр $4 также называется $A0, который используется для передачи первого аргумента функции[27].

JALR («Jump and Link Register») делает переход по адресу в регистре $25 (там адрес `puts()`) при этом сохраняя адрес следующей инструкции (LW) в RA. Это так же как и в ARM. И ещё одна важная вещь: адрес сохраняемый в RA это адрес не следующей инструкции (потому что это *delay slot* и исполняется перед инструкцией перехода), а инструкции после неё (после *delay slot*). Таким образом во время исполнения JALR в RA записывается $PC + 8$. В нашем случае это адрес инструкции LW следующей после ADDIU.

LW («Load Word») в строке 20 восстанавливает RA из локального стека (эта инструкция скорее часть эпилога функции).

MOVE в строке 22 копирует значение из регистра $0 ($ZERO) в $2 ($V0). В MIPS есть *константный* регистр, всегда содержащий ноль. Должно быть, разработчики MIPS решили что 0 это самая востребованная константа в программировании, так что пусть будет использоваться регистр $0, всякий раз, когда будет нужен 0. Другой интересный факт: в MIPS нет инструкции, копирующей значения из регистра в регистр. На самом деле, `MOVE DST, SRC` это `ADD DST, SRC, $ZERO` ($DST = SRC + 0$), которая делает тоже самое. Очевидно, разработчики MIPS хотели сделать как можно более компактную таблицу опкодов. Это не значит, что сложение происходит во время каждой инструкции MOVE. Скорее всего, эти псевдоинструкции оптимизируются в CPU и АЛУ[28] никогда не используется.

J в строке 24 делает переход по адресу в RA, и это работает как выход из функции. ADDIU после J на самом деле исполняется перед J (помните о *branch delay slots*?) и это часть эпилога функции.

Вот листинг сгенерированный IDA. Каждый регистр имеет свой псевдоним:

Листинг 3.19: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
1  .text:00000000 main:
2  .text:00000000
3  .text:00000000 var_10          = -0x10
4  .text:00000000 var_4           = -4
5  .text:00000000
6  ; пролог функции
7  ; установить GP:
8  .text:00000000                 lui     $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
9  .text:00000004                 addiu   $sp, -0x20
10 .text:00000008                 la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
11 ; сохранить RA в локальном стеке:
12 .text:0000000C                 sw      $ra, 0x20+var_4($sp)
13 ; сохранить GP в локальном стеке:
14 ; по какой-то причине, этой инструкции не было в ассемблерном выводе в GCC:
15 .text:00000010                 sw      $gp, 0x20+var_10($sp)
16 ; загрузить адрес функции puts() из GP в $t9:
17 .text:00000014                 lw      $t9, (puts & 0xFFFF)($gp)
18 ; сформировать адрес текстовой строки в $a0:
19 .text:00000018                 lui     $a0, ($LC0 >> 16)  # "Hello, world!"
20 ; перейти на puts(), сохранив адрес возврата в link-регистре:
21 .text:0000001C                 jalr    $t9
22 .text:00000020                 la      $a0, ($LC0 & 0xFFFF)  # "Hello, world!"
23 ; восстановить RA:
24 .text:00000024                 lw      $ra, 0x20+var_4($sp)
25 ; скопировать 0 из $zero в $v0:
26 .text:00000028                 move    $v0, $zero
27 ; вернуть управление сделав переход по адресу в RA:
```

[27] Таблица регистров в MIPS доступна в приложении C.1 (стр. 978)
[28] Арифметико-логическое устройство

```
28 .text:0000002C                jr      $ra
29 ; эпилог функции:
30 .text:00000030                addiu   $sp, 0x20
```

Инструкция в строке 15 сохраняет GP в локальном стеке. Эта инструкция мистическим образом отсутствует в листинге от GCC, может быть из-за ошибки в самом GCC[29]. Значение GP должно быть сохранено, потому что всякая функция может работать со своим собственным окном данных размером 64KiB.

Регистр, содержащий адрес функции `puts()` называется $T9, потому что регистры с префиксом T- называются «temporaries» и их содержимое можно не сохранять.

3.5.3. Неоптимизирующий GCC

Неоптимизирующий GCC более многословный.

Листинг 3.20: Неоптимизирующий GCC 4.4.5 (вывод на ассемблере)

```
1  $LC0:
2          .ascii  "Hello, world!\012\000"
3  main:
4  ; пролог функции
5  ; сохранить RA ($31) и FP в стеке:
6          addiu   $sp,$sp,-32
7          sw      $31,28($sp)
8          sw      $fp,24($sp)
9  ; установить FP (указатель стекового фрейма):
10         move    $fp,$sp
11 ; установить GP:
12         lui     $28,%hi(__gnu_local_gp)
13         addiu   $28,$28,%lo(__gnu_local_gp)
14 ; загрузить адрес текстовой строки:
15         lui     $2,%hi($LC0)
16         addiu   $4,$2,%lo($LC0)
17 ; загрузить адрес функции puts() используя GP:
18         lw      $2,%call16(puts)($28)
19         nop
20 ; вызвать puts():
21         move    $25,$2
22         jalr    $25
23         nop  ; branch delay slot
24
25 ; восстановить GP из локального стека:
26         lw      $28,16($fp)
27 ; установить регистр $2 ($V0) в ноль:
28         move    $2,$0
29 ; эпилог функции.
30 ; восстановить SP:
31         move    $sp,$fp
32 ; восстановить RA:
33         lw      $31,28($sp)
34 ; восстановить FP:
35         lw      $fp,24($sp)
36         addiu   $sp,$sp,32
37 ; переход на RA:
38         j       $31
39         nop  ; branch delay slot
```

Мы видим, что регистр FP используется как указатель на фрейм стека. Мы также видим 3 NOP[30]-а. Второй и третий следуют за инструкциями перехода.

Вероятно, компилятор GCC всегда добавляет NOP-ы (из-за *branch delay slots*) после инструкций переходов и затем, если включена оптимизация, от них может избавляться. Так что они остались здесь.

Вот также листинг от IDA:

Листинг 3.21: Неоптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

[29] Очевидно, функция вывода листингов не так критична для пользователей GCC, поэтому там вполне могут быть неисправленные ошибки.
[30] No OPeration

```
1  .text:00000000 main:
2  .text:00000000
3  .text:00000000 var_10          = -0x10
4  .text:00000000 var_8           = -8
5  .text:00000000 var_4           = -4
6  .text:00000000
7  ; пролог функции
8  ; сохранить RA и FP в стеке:
9  .text:00000000                 addiu   $sp, -0x20
10 .text:00000004                 sw      $ra, 0x20+var_4($sp)
11 .text:00000008                 sw      $fp, 0x20+var_8($sp)
12 ; установить FP (указатель стекового фрейма):
13 .text:0000000C                 move    $fp, $sp
14 ; установить GP:
15 .text:00000010                 la      $gp, __gnu_local_gp
16 .text:00000018                 sw      $gp, 0x20+var_10($sp)
17 ; загрузить адрес текстовой строки:
18 .text:0000001C                 lui     $v0, (aHelloWorld >> 16)  # "Hello, world!"
19 .text:00000020                 addiu   $a0, $v0, (aHelloWorld & 0xFFFF)  # "Hello, world!"
20 ; загрузить адрес функции puts() используя GP:
21 .text:00000024                 lw      $v0, (puts & 0xFFFF)($gp)
22 .text:00000028                 or      $at, $zero ; NOP
23 ; вызвать puts():
24 .text:0000002C                 move    $t9, $v0
25 .text:00000030                 jalr    $t9
26 .text:00000034                 or      $at, $zero ; NOP
27 ; восстановить GP из локального стека:
28 .text:00000038                 lw      $gp, 0x20+var_10($fp)
29 ; установить регистр $2 ($V0) в ноль:
30 .text:0000003C                 move    $v0, $zero
31 ; эпилог функции.
32 ; восстановить SP:
33 .text:00000040                 move    $sp, $fp
34 ; восстановить RA:
35 .text:00000044                 lw      $ra, 0x20+var_4($sp)
36 ; восстановить FP:
37 .text:00000048                 lw      $fp, 0x20+var_8($sp)
38 .text:0000004C                 addiu   $sp, 0x20
39 ; переход на RA:
40 .text:00000050                 jr      $ra
41 .text:00000054                 or      $at, $zero ; NOP
```

Интересно что IDA распознала пару инструкций LUI/ADDIU и собрала их в одну псевдоинструкцию LA («Load Address») в строке 15. Мы также видим, что размер этой псевдоинструкции 8 байт! Это псевдоинструкция (или *макрос*), потому что это не настоящая инструкция MIPS, а скорее просто удобное имя для пары инструкций.

Ещё кое что: IDA не распознала NOP-инструкции в строках 22, 26 и 41. Это `OR $AT, $ZERO`. По своей сути это инструкция, применяющая операцию ИЛИ к содержимому регистра $AT с нулем, что, конечно же, холостая операция. MIPS, как и многие другие ISA, не имеет отдельной NOP-инструкции.

3.5.4. Роль стекового фрейма в этом примере

Адрес текстовой строки передается в регистре. Так зачем устанавливать локальный стек? Причина в том, что значения регистров RA и GP должны быть сохранены где-то (потому что вызывается `printf()`) и для этого используется локальный стек. Если бы это была leaf function, тогда можно было бы избавиться от пролога и эпилога функции. Например: 2.3 (стр. 6).

3.5.5. Оптимизирующий GCC: загрузим в GDB

Листинг 3.22: пример сессии в GDB

```
root@debian-mips:~# gcc hw.c -O3 -o hw
root@debian-mips:~# gdb hw
GNU gdb (GDB) 7.0.1-debian
Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
```

```
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "mips-linux-gnu".
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>...
Reading symbols from /root/hw...(no debugging symbols found)...done.
(gdb) b main
Breakpoint 1 at 0x400654
(gdb) run
Starting program: /root/hw

Breakpoint 1, 0x00400654 in main ()
(gdb) set step-mode on
(gdb) disas
Dump of assembler code for function main:
0x00400640 <main+0>:    lui     gp,0x42
0x00400644 <main+4>:    addiu   sp,sp,-32
0x00400648 <main+8>:    addiu   gp,gp,-30624
0x0040064c <main+12>:   sw      ra,28(sp)
0x00400650 <main+16>:   sw      gp,16(sp)
0x00400654 <main+20>:   lw      t9,-32716(gp)
0x00400658 <main+24>:   lui     a0,0x40
0x0040065c <main+28>:   jalr    t9
0x00400660 <main+32>:   addiu   a0,a0,2080
0x00400664 <main+36>:   lw      ra,28(sp)
0x00400668 <main+40>:   move    v0,zero
0x0040066c <main+44>:   jr      ra
0x00400670 <main+48>:   addiu   sp,sp,32
End of assembler dump.
(gdb) s
0x00400658 in main ()
(gdb) s
0x0040065c in main ()
(gdb) s
0x2ab2de60 in printf () from /lib/libc.so.6
(gdb) x/s $a0
0x400820:        "hello, world"
(gdb)
```

3.6. Вывод

Основная разница между кодом x86/ARM и x64/ARM64 в том, что указатель на строку теперь 64-битный. Действительно, ведь для того современные CPU и стали 64-битными, потому что подешевела память, её теперь можно поставить в компьютер намного больше, и чтобы её адресовать, 32-х бит уже недостаточно. Поэтому все указатели теперь 64-битные.

3.7. Упражнения

3.7.1. Упражнение #1

```
main:
    push 0xFFFFFFFF
    call MessageBeep
    xor  eax,eax
    retn
```

Что делает эта win32-функция?

Ответ: G.1.1 (стр. 985).

3.7.2. Упражнение #2

```
main:
        pushq   %rbp
        movq    %rsp, %rbp
        movl    $2, %edi
        call    sleep
        popq    %rbp
        ret
```

Что делает эта Linux-функция? Здесь используется AT&T-синтаксис ассемблера.

Ответ: G.1.1 (стр. 985).

Глава 4

Пролог и эпилог функций

Пролог функции это инструкции в самом начале функции. Как правило это что-то вроде такого фрагмента кода:

```
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    sub     esp, X
```

Эти инструкции делают следующее: сохраняют значение регистра EBP на будущее, выставляют EBP равным ESP, затем подготавливают место в стеке для хранения локальных переменных.

EBP сохраняет свое значение на протяжении всей функции, он будет использоваться здесь для доступа к локальным переменным и аргументам. Можно было бы использовать и ESP, но он постоянно меняется и это не очень удобно.

Эпилог функции аннулирует выделенное место в стеке, восстанавливает значение EBP на старое и возвращает управление в вызывающую функцию:

```
    mov    esp, ebp
    pop    ebp
    ret    0
```

Пролог и эпилог функции обычно находятся в дизассемблерах для отделения функций друг от друга.

4.1. Рекурсия

Наличие эпилога и пролога может несколько ухудшить эффективность рекурсии.

Больше о рекурсии в этой книге: 36.3 (стр. 490).

Глава 5

Стек

Стек в информатике — это одна из наиболее фундаментальных структур данных[1].

Технически это просто блок памяти в памяти процесса + регистр ESP в x86 или RSP в x64, либо SP в ARM, который указывает где-то в пределах этого блока.

Часто используемые инструкции для работы со стеком — это PUSH и POP (в x86 и Thumb-режиме ARM). PUSH уменьшает ESP/RSP/SP на 4 в 32-битном режиме (или на 8 в 64-битном), затем записывает по адресу, на который указывает ESP/RSP/SP, содержимое своего единственного операнда.

POP это обратная операция — сначала достает из указателя стека значение и помещает его в операнд (который очень часто является регистром) и затем увеличивает указатель стека на 4 (или 8).

В самом начале регистр-указатель указывает на конец стека. PUSH уменьшает регистр-указатель, а POP — увеличивает. Конец стека находится в начале блока памяти, выделенного под стек. Это странно, но это так.

В процессоре ARM, тем не менее, есть поддержка стеков, растущих как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.

Например, инструкции STMFD/LDMFD, STMED[2]/LDMED[3] предназначены для descending-стека (растет назад, начиная с высоких адресов в сторону низких). Инструкции STMFA[4]/LDMFA[5], STMEA[6]/LDMEA[7] предназначены для ascending-стека (растет вперед, начиная с низких адресов в сторону высоких).

5.1. Почему стек растет в обратную сторону?

Интуитивно мы можем подумать, что, как и любая другая структура данных, стек мог бы расти вперед, т.е. в сторону увеличения адресов.

Причина, почему стек растет назад, вероятно, историческая. Когда компьютеры были большие и занимали целую комнату, было очень легко разделить сегмент на две части: для кучи и для стека. Заранее было неизвестно, насколько большой может быть куча или стек, так что это решение было самым простым.



В [RT74] можно прочитать:

> The user-core part of an image is divided into three logical segments. The program text segment begins at location 0 in the virtual address space. During execution, this segment is write-protected and a single copy of it is shared among all processes executing the same program. At the first 8K byte boundary above

[1] wikipedia.org/wiki/Call_stack
[2] Store Multiple Empty Descending (инструкция ARM)
[3] Load Multiple Empty Descending (инструкция ARM)
[4] Store Multiple Full Ascending (инструкция ARM)
[5] Load Multiple Full Ascending (инструкция ARM)
[6] Store Multiple Empty Ascending (инструкция ARM)
[7] Load Multiple Empty Ascending (инструкция ARM)

> the program text segment in the virtual address space begins a nonshared, writable data segment, the size of which may be extended by a system call. Starting at the highest address in the virtual address space is a stack segment, which automatically grows downward as the hardware's stack pointer fluctuates.

Это немного напоминает как некоторые студенты пишут два конспекта в одной тетрадке: первый конспект начинается обычным образом, второй пишется с конца, перевернув тетрадку. Конспекты могут встретиться где-то посредине, в случае недостатка свободного места.

5.2. Для чего используется стек?

5.2.1. Сохранение адреса возврата управления

x86

При вызове другой функции через CALL сначала в стек записывается адрес, указывающий на место после инструкции CALL, затем делается безусловный переход (почти как JMP) на адрес, указанный в операнде.

CALL — это аналог пары инструкций PUSH `address_after_call` / JMP.

RET вытаскивает из стека значение и передает управление по этому адресу — это аналог пары инструкций POP `tmp` / JMP `tmp`.

Крайне легко устроить переполнение стека, запустив бесконечную рекурсию:

```
void f()
{
        f();
};
```

MSVC 2008 предупреждает о проблеме:

```
c:\tmp6>cl ss.cpp /Fass.asm
Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 15.00.21022.08 for 80x86
Copyright (C) Microsoft Corporation.  All rights reserved.

ss.cpp
c:\tmp6\ss.cpp(4) : warning C4717: 'f' : recursive on all control paths, function will cause runtime ↙
    ↳ stack overflow
```

...но, тем не менее, создает нужный код:

```
?f@@YAXXZ PROC                                          ; f
; File c:\tmp6\ss.cpp
; Line 2
        push    ebp
        mov     ebp, esp
; Line 3
        call    ?f@@YAXXZ                               ; f
; Line 4
        pop     ebp
        ret     0
?f@@YAXXZ ENDP                                          ; f
```

...причем, если включить оптимизацию (/Ox), то будет даже интереснее, без переполнения стека, но работать будет *корректно*[8]:

```
?f@@YAXXZ PROC                                          ; f
; File c:\tmp6\ss.cpp
; Line 2
$LL3@f:
; Line 3
        jmp     SHORT $LL3@f
?f@@YAXXZ ENDP                                          ; f
```

GCC 4.4.1 генерирует точно такой же код в обоих случаях, хотя и не предупреждает о проблеме.

[8] здесь ирония

ARM

Программы для ARM также используют стек для сохранения RA, куда нужно вернуться, но несколько иначе. Как уже упоминалось в секции «Hello, world!» (3.4 (стр. 12)), RA записывается в регистр LR (link register). Но если есть необходимость вызывать какую-то другую функцию и использовать регистр LR ещё раз, его значение желательно сохранить. Обычно это происходит в прологе функции, часто мы видим там инструкцию вроде `PUSH R4-R7,LR`, а в эпилоге `POP R4-R7,PC` — так сохраняются регистры, которые будут использоваться в текущей функции, в том числе LR.

Тем не менее, если некая функция не вызывает никаких более функций, в терминологии RISC она называется *leaf function*[9]. Как следствие, «leaf»-функция не сохраняет регистр LR (потому что не изменяет его). А если эта функция небольшая, использует мало регистров, она может не использовать стек вообще. Таким образом, в ARM возможен вызов небольших leaf-функций не используя стек. Это может быть быстрее чем в старых x86, ведь внешняя память для стека не используется[10]. Либо это может быть полезным для тех ситуаций, когда память для стека ещё не выделена, либо недоступна.

Некоторые примеры таких функций: 8.3.2 (стр. 97), 8.3.3 (стр. 97), 19.17 (стр. 326), 19.33 (стр. 343), 19.5.4 (стр. 344), 15.4 (стр. 205), 15.2 (стр. 204), 17.3 (стр. 225).

5.2.2. Передача параметров функции

Самый распространенный способ передачи параметров в x86 называется «cdecl»:

```
push arg3
push arg2
push arg1
call f
add esp, 12 ; 4*3=12
```

Вызываемая функция получает свои параметры также через указатель стека.

Следовательно, так расположены значения в стеке перед исполнением самой первой инструкции функции `f()`:

ESP	адрес возврата
ESP+4	аргумент#1, маркируется в IDA как `arg_0`
ESP+8	аргумент#2, маркируется в IDA как `arg_4`
ESP+0xC	аргумент#3, маркируется в IDA как `arg_8`
...	...

См. также в соответствующем разделе о других способах передачи аргументов через стек (64 (стр. 689)). Важно отметить, что, в общем, никто не заставляет программистов передавать параметры именно через стек, это не является требованием к исполняемому коду. Вы можете делать это совершенно иначе, не используя стек вообще.

К примеру, можно выделять в куче место для аргументов, заполнять их и передавать в функцию указатель на это место через EAX. И это вполне будет работать[11]. Однако традиционно сложилось, что в x86 и ARM передача аргументов происходит именно через стек.

Кстати, вызываемая функция не имеет информации о количестве переданных ей аргументов. Функции Си с переменным количеством аргументов (как `printf()`) определяют их количество по спецификаторам строки формата (начинающиеся со знака %). Если написать что-то вроде

```
printf("%d %d %d", 1234);
```

`printf()` выведет 1234, затем ещё два случайных числа, которые волею случая оказались в стеке рядом.

Вот почему не так уж и важно, как объявлять функцию `main()`: как `main()`, `main(int argc, char *argv[])` либо `main(int argc, char *argv[], char *envp[])`.

В реальности, CRT-код вызывает `main()` примерно так:

```
push envp
push argv
push argc
call main
...
```

[9] infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.faqs/ka13785.html

[10] Когда-то, очень давно, на PDP-11 и VAX на инструкцию CALL (вызов других функций) могло тратиться вплоть до 50% времени (возможно из-за работы с памятью), поэтому считалось, что много небольших функций это анти-паттерн [Ray03, Chapter 4, Part II].

[11] Например, в книге Дональда Кнута «Искусство программирования», в разделе 1.4.1 посвященном подпрограммам [Knu98, раздел 1.4.1], мы можем прочитать о возможности располагать параметры для вызываемой подпрограммы после инструкции JMP, передающей управление подпрограмме. Кнут описывает, что это было особенно удобно для компьютеров IBM System/360.

Если вы объявляете main() без аргументов, они, тем не менее, присутствуют в стеке, но не используются. Если вы объявите main() как main(int argc, char *argv[]), вы можете использовать два первых аргумента, а третий останется для вашей функции «невидимым». Более того, можно даже объявить main(int argc), и это будет работать.

5.2.3. Хранение локальных переменных

Функция может выделить для себя некоторое место в стеке для локальных переменных, просто отодвинув указатель стека глубже к концу стека. Это очень быстро вне зависимости от количества локальных переменных.

Хранить локальные переменные в стеке не является необходимым требованием. Вы можете хранить локальные переменные где угодно. Но по традиции всё сложилось так.

5.2.4. x86: Функция alloca()

Интересен случай с функцией alloca()[12].

Эта функция работает как malloc(), но выделяет память прямо в стеке.

Память освобождать через free() не нужно, так как эпилог функции (4 (стр. 24)) вернет ESP в изначальное состояние и выделенная память просто *выкидывается*.

Интересна реализация функции alloca().

Эта функция, если упрощенно, просто сдвигает ESP вглубь стека на столько байт, сколько вам нужно и возвращает ESP в качестве указателя на выделенный блок. Попробуем:

```
#ifdef __GNUC__
#include <alloca.h> // GCC
#else
#include <malloc.h> // MSVC
#endif
#include <stdio.h>

void f()
{
    char *buf=(char*)alloca (600);
#ifdef __GNUC__
    snprintf (buf, 600, "hi! %d, %d, %d\n", 1, 2, 3); // GCC
#else
    _snprintf (buf, 600, "hi! %d, %d, %d\n", 1, 2, 3); // MSVC
#endif

    puts (buf);
};
```

Функция _snprintf() работает так же, как и printf(), только вместо выдачи результата в stdout (т.е. на терминал или в консоль), записывает его в буфер buf. Функция puts() выдает содержимое буфера buf в stdout. Конечно, можно было бы заменить оба этих вызова на один printf(), но здесь нужно проиллюстрировать использование небольшого буфера.

MSVC

Компилируем (MSVC 2010):

Листинг 5.1: MSVC 2010

```
...

    mov     eax, 600          ; 00000258H
    call    __alloca_probe_16
    mov     esi, esp

    push    3
    push    2
    push    1
```

[12] В MSVC, реализацию функции можно посмотреть в файлах alloca16.asm и chkstk.asm в C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\crt\src\intel

```
    push   OFFSET $SG2672
    push   600             ; 00000258H
    push   esi
    call   __snprintf

    push   esi
    call   _puts
    add    esp, 28         ; 0000001cH

...
```

Единственный параметр в `alloca()` передается через EAX, а не как обычно через стек[13]. После вызова `alloca()` ESP указывает на блок в 600 байт, который мы можем использовать под `buf`.

GCC + Синтаксис Intel

А GCC 4.4.1 обходится без вызова других функций:

Листинг 5.2: GCC 4.7.3

```
.LC0:
        .string "hi! %d, %d, %d\n"
f:
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        push    ebx
        sub     esp, 660
        lea     ebx, [esp+39]
        and     ebx, -16                          ; выровнять указатель по 16-байтной границе
        mov     DWORD PTR [esp], ebx              ; s
        mov     DWORD PTR [esp+20], 3
        mov     DWORD PTR [esp+16], 2
        mov     DWORD PTR [esp+12], 1
        mov     DWORD PTR [esp+8], OFFSET FLAT:.LC0 ; "hi! %d, %d, %d\n"
        mov     DWORD PTR [esp+4], 600            ; maxlen
        call    _snprintf
        mov     DWORD PTR [esp], ebx              ; s
        call    puts
        mov     ebx, DWORD PTR [ebp-4]
        leave
        ret
```

GCC + Синтаксис AT&T

Посмотрим на тот же код, только в синтаксисе AT&T:

Листинг 5.3: GCC 4.7.3

```
.LC0:
        .string "hi! %d, %d, %d\n"
f:
        pushl   %ebp
        movl    %esp, %ebp
        pushl   %ebx
        subl    $660, %esp
        leal    39(%esp), %ebx
        andl    $-16, %ebx
        movl    %ebx, (%esp)
        movl    $3, 20(%esp)
        movl    $2, 16(%esp)
        movl    $1, 12(%esp)
        movl    $.LC0, 8(%esp)
        movl    $600, 4(%esp)
        call    _snprintf
```

[13] Это потому, что alloca() — это не сколько функция, сколько т.н. *compiler intrinsic*(90 (стр. 898)) .
Одна из причин, почему здесь нужна именно функция, а не несколько инструкций прямо в коде в том, что в реализации функции alloca() от MSVC[14] есть также код, читающий из только что выделенной памяти, чтобы ОС подключила физическую память к этому региону VM[15].

```
        movl    %ebx, (%esp)
        call    puts
        movl    -4(%ebp), %ebx
        leave
        ret
```

Всё то же самое, что и в прошлом листинге.

Кстати, `movl $3, 20(%esp)` — это аналог `mov DWORD PTR [esp+20], 3` в синтаксисе Intel. Адресация памяти в виде *регистр+смещение* записывается в синтаксисе AT&T как `смещение(%регистр)`.

5.2.5. (Windows) SEH

В стеке хранятся записи SEH[16] для функции (если они присутствуют).

Читайте больше о нем здесь: (68.3 (стр. 718)).

5.2.6. Защита от переполнений буфера

Здесь больше об этом (18.2 (стр. 274)).

5.2.7. Автоматическое освобождение данных в стеке

Возможно, причина хранения локальных переменных и SEH-записей в стеке в том, что после выхода из функции, всё эти данные освобождаются автоматически, используя только одну инструкцию корректирования указателя стека (часто это ADD). Аргументы функций, можно сказать, тоже освобождаются автоматически в конце функции. А всё что хранится в куче (*heap*) нужно освобождать явно.

5.3. Разметка типичного стека

Разметка типичного стека в 32-битной среде перед исполнением самой первой инструкции функции выглядит так:

...	...
ESP-0xC	локальная переменная #2, маркируется в IDA как `var_8`
ESP-8	локальная переменная #1, маркируется в IDA как `var_4`
ESP-4	сохраненное значение EBP
ESP	адрес возврата
ESP+4	аргумент#1, маркируется в IDA как `arg_0`
ESP+8	аргумент#2, маркируется в IDA как `arg_4`
ESP+0xC	аргумент#3, маркируется в IDA как `arg_8`
...	...

5.4. Мусор в стеке

Часто в этой книге говорится о «шуме» или «мусоре» в стеке или памяти. Откуда он берется? Это то, что осталось там после исполнения предыдущих функций. Короткий пример:

```
#include <stdio.h>

void f1()
{
        int a=1, b=2, c=3;
};

void f2()
{
        int a, b, c;
        printf ("%d, %d, %d\n", a, b, c);
};
```

[16] Structured Exception Handling : 68.3 (стр. 718)

```
int main()
{
        f1();
        f2();
};
```

Компилируем...

Листинг 5.4: Неоптимизирующий MSVC 2010

```
$SG2752 DB      '%d, %d, %d', 0aH, 00H

_c$ = -12       ; size = 4
_b$ = -8        ; size = 4
_a$ = -4        ; size = 4
_f1     PROC
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        sub     esp, 12
        mov     DWORD PTR _a$[ebp], 1
        mov     DWORD PTR _b$[ebp], 2
        mov     DWORD PTR _c$[ebp], 3
        mov     esp, ebp
        pop     ebp
        ret     0
_f1     ENDP

_c$ = -12       ; size = 4
_b$ = -8        ; size = 4
_a$ = -4        ; size = 4
_f2     PROC
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        sub     esp, 12
        mov     eax, DWORD PTR _c$[ebp]
        push    eax
        mov     ecx, DWORD PTR _b$[ebp]
        push    ecx
        mov     edx, DWORD PTR _a$[ebp]
        push    edx
        push    OFFSET $SG2752 ; '%d, %d, %d'
        call    DWORD PTR __imp__printf
        add     esp, 16
        mov     esp, ebp
        pop     ebp
        ret     0
_f2     ENDP

_main   PROC
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        call    _f1
        call    _f2
        xor     eax, eax
        pop     ebp
        ret     0
_main   ENDP
```

Компилятор поворчит немного...

```
c:\Polygon\c>cl st.c /Fast.asm /MD
Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 16.00.40219.01 for 80x86
Copyright (C) Microsoft Corporation.  All rights reserved.

st.c
c:\polygon\c\st.c(11) : warning C4700: uninitialized local variable 'c' used
c:\polygon\c\st.c(11) : warning C4700: uninitialized local variable 'b' used
c:\polygon\c\st.c(11) : warning C4700: uninitialized local variable 'a' used
Microsoft (R) Incremental Linker Version 10.00.40219.01
Copyright (C) Microsoft Corporation.  All rights reserved.
```

```
/out:st.exe
st.obj
```

Но когда мы запускаем...

```
c:\Polygon\c>st
1, 2, 3
```

Ох. Вот это странно. Мы ведь не устанавливали значения никаких переменных в `f2()`. Эти значения — это «привидения», которые всё ещё в стеке.

Загрузим пример в OllyDbg:



Рис. 5.1: OllyDbg: `f1()`

Когда `f1()` заполняет переменные a, b и c они сохраняются по адресу 0x1FF860 и т.д.

А когда исполняется f2():



Рис. 5.2: OllyDbg: f2()

... a, b и c в функции f2() находятся по тем же адресам! Пока никто не перезаписал их, так что они здесь в нетронутом виде.

Для создания такой странной ситуации несколько функций должны исполняться друг за другом и SP должен быть одинаковым при входе в функции, т.е. у функций должно быть равное количество аргументов). Тогда локальные переменные будут расположены в том же месте стека.

Подводя итоги, все значения в стеке (да и памяти вообще) это значения оставшиеся от исполнения предыдущих функций. Строго говоря, они не случайны, они скорее непредсказуемы.

А как иначе? Можно было бы очищать части стека перед исполнением каждой функции, но это слишком много лишней (и ненужной) работы.

5.5. Упражнения

5.5.1. Упражнение #1

Если это скомпилировать в MSVC и запустить, появится три числа. Откуда они берутся? Откуда они берутся если скомпилировать в MSVC с оптимизациями (/Ox)? Почему в GCC ситуация совсем иная?

```
#include <stdio.h>

int main()
{
        printf ("%d, %d, %d\n");

        return 0;
};
```

Ответ: G.1.2 (стр. 985).

5.5.2. Упражнение #2

Что делает этот код?

Листинг 5.5: Оптимизирующий MSVC 2010

```
$SG3103 DB      '%d', 0aH, 00H
```

```
_main   PROC
        push    0
        call    DWORD PTR __imp___time64
        push    edx
        push    eax
        push    OFFSET $SG3103 ; '%d'
        call    DWORD PTR __imp__printf
        add     esp, 16
        xor     eax, eax
        ret     0
_main   ENDP
```

Листинг 5.6: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
main PROC
        PUSH     {r4,lr}
        MOV      r0,#0
        BL       time
        MOV      r1,r0
        ADR      r0,|L0.32|
        BL       __2printf
        MOV      r0,#0
        POP      {r4,pc}
        ENDP

|L0.32|
        DCB      "%d\n",0
```

Листинг 5.7: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
main PROC
        PUSH     {r4,lr}
        MOVS     r0,#0
        BL       time
        MOVS     r1,r0
        ADR      r0,|L0.20|
        BL       __2printf
        MOVS     r0,#0
        POP      {r4,pc}
        ENDP

|L0.20|
        DCB      "%d\n",0
```

Листинг 5.8: Оптимизирующий GCC 4.9 (ARM64)

```
main:
        stp     x29, x30, [sp, -16]!
        mov     x0, 0
        add     x29, sp, 0
        bl      time
        mov     x1, x0
        ldp     x29, x30, [sp], 16
        adrp    x0, .LC0
        add     x0, x0, :lo12:.LC0
        b       printf
.LC0:
        .string "%d\n"
```

Листинг 5.9: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```
main:

var_10          = -0x10
var_4           = -4

                lui     $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
                addiu   $sp, -0x20
                la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
```

```
                sw      $ra, 0x20+var_4($sp)
                sw      $gp, 0x20+var_10($sp)
                lw      $t9, (time & 0xFFFF)($gp)
                or      $at, $zero
                jalr    $t9
                move    $a0, $zero
                lw      $gp, 0x20+var_10($sp)
                lui     $a0, ($LC0 >> 16)  # "%d\n"
                lw      $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
                lw      $ra, 0x20+var_4($sp)
                la      $a0, ($LC0 & 0xFFFF)  # "%d\n"
                move    $a1, $v0
                jr      $t9
                addiu   $sp, 0x20

$LC0:           .ascii "%d\n"<0>         # DATA XREF: main+28
```

Ответ: G.1.2 (стр. 985).

Глава 6

printf() с несколькими аргументами

Попробуем теперь немного расширить пример *Hello, world!* (3 (стр. 7)), написав в теле функции main():

```
#include <stdio.h>

int main()
{
        printf("a=%d; b=%d; c=%d", 1, 2, 3);
        return 0;
};
```

6.1. x86

6.1.1. x86: 3 аргумента

MSVC

Компилируем при помощи MSVC 2010 Express, и в итоге получим:

```
$SG3830 DB      'a=%d; b=%d; c=%d', 00H

...

        push    3
        push    2
        push    1
        push    OFFSET $SG3830
        call    _printf
        add     esp, 16                                 ; 00000010H
```

Всё почти то же, за исключением того, что теперь видно, что аргументы для printf() заталкиваются в стек в обратном порядке: самый первый аргумент заталкивается последним.

Кстати, вспомним, что переменные типа *int* в 32-битной системе, как известно, имеет ширину 32 бита, это 4 байта .

Итак, у нас всего 4 аргумента. $4 * 4 = 16$ — именно 16 байт занимают в стеке указатель на строку плюс ещё 3 числа типа *int*.

Когда при помощи инструкции ADD ESP, X корректируется указатель стека ESP после вызова какой-либо функции, зачастую можно сделать вывод о том, сколько аргументов у вызываемой функции было, разделив X на 4.

Конечно, это относится только к cdecl-методу передачи аргументов через стек, и только для 32-битной среды.

См. также в соответствующем разделе о способах передачи аргументов через стек (64 (стр. 689)).

Иногда бывает так, что подряд идут несколько вызовов разных функций, но стек корректируется только один раз, после последнего вызова:

```
push a1
push a2
call ...
...
push a1
```

```
call ...
...
push a1
push a2
push a3
call ...
add esp, 24
```

Вот пример из реальной жизни:

Листинг 6.1: x86

```
.text:100113E7                push    3
.text:100113E9                call    sub_100018B0 ; берет один аргумент (3)
.text:100113EE                call    sub_100019D0 ; не имеет аргументов вообще
.text:100113F3                call    sub_10006A90 ; не имеет аргументов вообще
.text:100113F8                push    1
.text:100113FA                call    sub_100018B0 ; берет один аргумент (1)
.text:100113FF                add     esp, 8       ; выбрасывает из стека два аргумента
```

MSVC и OllyDbg

Попробуем этот же пример в OllyDbg. Это один из наиболее популярных win32-отладчиков пользовательского режима. Мы можем компилировать наш пример в MSVC 2012 с опцией /MD что означает линковать с библиотекой MSVCR*.DLL, чтобы импортируемые функции были хорошо видны в отладчике.

Затем загружаем исполняемый файл в OllyDbg. Самая первая точка останова в ntdll.dll, нажмите F9 (запустить). Вторая точка останова в CRT-коде. Теперь мы должны найти функцию main().

Найдите этот код, прокрутив окно кода до самого верха (MSVC располагает функцию main() в самом начале секции кода):



Рис. 6.1: OllyDbg: самое начало функции main()

Кликните на инструкции PUSH EBP, нажмите F2 (установка точки останова) и нажмите F9 (запустить). Нам нужно произвести все эти манипуляции, чтобы пропустить CRT-код, потому что нам он пока не интересен.

Нажмите F8 (сделать шаг, не входя в функцию) 6 раз, т.е. пропустить 6 инструкций:



Рис. 6.2: OllyDbg: перед исполнением `printf()`

Теперь PC указывает на инструкцию `CALL printf`. OllyDbg, как и другие отладчики, подсвечивает регистры со значениями, которые изменились. Поэтому каждый раз когда мы нажимаем F8, `EIP` изменяется и его значение подсвечивается красным. ESP также меняется, потому что значения заталкиваются в стек.

Где находятся эти значения в стеке? Посмотрите на правое нижнее окно в отладчике:



Рис. 6.3: OllyDbg: стек с сохраненными значениями (красная рамка добавлена в графическом редакторе)

Здесь видно 3 столбца: адрес в стеке, значение в стеке и ещё дополнительный комментарий от OllyDbg. OllyDbg понимает `printf()`-строки, так что он показывает здесь и строку и 3 значения *привязанных* к ней.

Можно кликнуть правой кнопкой мыши на строке формата, кликнуть на «Follow in dump» и строка формата появится в окне слева внизу, где всегда виден какой-либо участок памяти. Эти значения в памяти можно редактировать. Можно изменить саму строку формата, и тогда результат работы нашего примера будет другой. В данном случае пользы от этого немного, но для упражнения это полезно, чтобы начать чувствовать как тут всё работает.

Нажмите F8 (сделать шаг, не входя в функцию).

В консоли мы видим вывод:



Рис. 6.4: Функция `printf()` исполнилась

Посмотрим как изменились регистры и состояние стека:



Рис. 6.5: OllyDbg после исполнения `printf()`

Регистр EAX теперь содержит 0xD (13). Всё верно: `printf()` возвращает количество выведенных символов. Значение EIP изменилось. Действительно, теперь здесь адрес инструкции после `CALL printf`. Значения регистров ECX и EDX также изменились. Очевидно, внутренности функции `printf()` используют их для каких-то своих нужд.

Очень важно то, что значение ESP не изменилось. И аргументы-значения в стеке также! Мы ясно видим здесь и строку формата и соответствующие ей 3 значения, они всё ещё здесь. Действительно, по соглашению вызовов *cdecl*, вызываемая функция не возвращает ESP назад. Это должна делать вызывающая функция.

Нажмите F8 снова, чтобы исполнилась инструкция ADD ESP, 10:



Рис. 6.6: OllyDbg: после исполнения инструкции ADD ESP, 10

ESP изменился, но значения всё ещё в стеке! Конечно, никому не нужно заполнять эти значения нулями или что-то в этом роде. Всё что выше указателя стека (SP) это *шум* или *мусор* и не имеет особой ценности. Было бы очень затратно по времени очищать ненужные элементы стека, к тому же, никому это и не нужно.

GCC

Скомпилируем то же самое в Linux при помощи GCC 4.4.1 и посмотрим на результат в IDA:

```
main            proc near

var_10          = dword ptr -10h
var_C           = dword ptr -0Ch
var_8           = dword ptr -8
var_4           = dword ptr -4

                push    ebp
                mov     ebp, esp
                and     esp, 0FFFFFFF0h
                sub     esp, 10h
                mov     eax, offset aADBDCD ; "a=%d; b=%d; c=%d"
                mov     [esp+10h+var_4], 3
                mov     [esp+10h+var_8], 2
                mov     [esp+10h+var_C], 1
                mov     [esp+10h+var_10], eax
                call    _printf
                mov     eax, 0
                leave
                retn
main            endp
```

Можно сказать что этот короткий код, созданный GCC, отличается от кода MSVC только способом помещения значений в стек. Здесь GCC снова работает со стеком напрямую без PUSH/POP.

GCC и GDB

Попробуем также этот пример и в GDB[1] в Linux.

-g означает генерировать отладочную информацию в выходном исполняемом файле.

```
$ gcc 1.c -g -o 1
```

[1] GNU debugger

```
$ gdb 1
GNU gdb (GDB) 7.6.1-ubuntu
Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "i686-linux-gnu".
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>...
Reading symbols from /home/dennis/polygon/1...done.
```

Листинг 6.2: установим точку останова на printf()

```
(gdb) b printf
Breakpoint 1 at 0x80482f0
```

Запукаем. У нас нет исходного кода функции printf(), поэтому GDB не может его показать.

```
(gdb) run
Starting program: /home/dennis/polygon/1

Breakpoint 1, __printf (format=0x80484f0 "a=%d; b=%d; c=%d") at printf.c:29
29      printf.c: No such file or directory.
```

Выдать 10 элементов стека. Левый столбец — это адрес в стеке.

```
(gdb) x/10w $esp
0xbffff11c:     0x0804844a      0x080484f0      0x00000001      0x00000002
0xbffff12c:     0x00000003      0x08048460      0x00000000      0x00000000
0xbffff13c:     0xb7e29905      0x00000001
```

Самый первый элемент это RA (0x0804844a). Мы можем удостовериться в этом, дизассемблируя память по этому адресу:

```
(gdb) x/5i 0x0804844a
   0x804844a <main+45>: mov    $0x0,%eax
   0x804844f <main+50>: leave
   0x8048450 <main+51>: ret
   0x8048451:   xchg   %ax,%ax
   0x8048453:   xchg   %ax,%ax
```

Две инструкции XCHG это холостые инструкции, аналогичные NOP.

Второй элемент (0x080484f0) это адрес строки формата:

```
(gdb) x/s 0x080484f0
0x80484f0:      "a=%d; b=%d; c=%d"
```

Остальные 3 элемента (1, 2, 3) это аргументы функции printf(). Остальные элементы это может быть и мусор в стеке, но могут быть и значения от других функций, их локальные переменные, и т.д. Пока что мы можем игнорировать их.

Исполняем «finish». Это значит исполнять все инструкции до самого конца функции. В данном случае это означает исполнять до завершения printf().

```
(gdb) finish
Run till exit from #0  __printf (format=0x80484f0 "a=%d; b=%d; c=%d") at printf.c:29
main () at 1.c:6
6               return 0;
Value returned is $2 = 13
```

GDB показывает, что вернула printf() в EAX (13). Это, так же как и в примере с OllyDbg, количество напечатанных символов.

А ещё мы видим «return 0;» и что это выражение находится в файле 1.c в строке 6. Действительно, файл 1.c лежит в текущем директории и GDB находит там эту строку . Как GDB знает, какая строка Си-кода сейчас исполняется? Компилятор, генерируя отладочную информацию, также сохраняет информацию о соответствии строк в исходном коде и адресов инструкций. GDB это всё-таки отладчик уровня исходных текстов.

Посмотрим регистры. 13 в EAX:

```
(gdb) info registers
eax            0xd      13
ecx            0x0      0
edx            0x0      0
ebx            0xb7fc0000       -1208221696
esp            0xbffff120       0xbffff120
ebp            0xbffff138       0xbffff138
esi            0x0      0
edi            0x0      0
eip            0x804844a        0x804844a <main+45>
...
```

Попробуем дизассемблировать текущие инструкции. Стрелка указывает на инструкцию, которая будет исполнена следующей.

```
(gdb) disas
Dump of assembler code for function main:
   0x0804841d <+0>:     push   %ebp
   0x0804841e <+1>:     mov    %esp,%ebp
   0x08048420 <+3>:     and    $0xfffffff0,%esp
   0x08048423 <+6>:     sub    $0x10,%esp
   0x08048426 <+9>:     movl   $0x3,0xc(%esp)
   0x0804842e <+17>:    movl   $0x2,0x8(%esp)
   0x08048436 <+25>:    movl   $0x1,0x4(%esp)
   0x0804843e <+33>:    movl   $0x80484f0,(%esp)
   0x08048445 <+40>:    call   0x80482f0 <printf@plt>
=> 0x0804844a <+45>:    mov    $0x0,%eax
   0x0804844f <+50>:    leave
   0x08048450 <+51>:    ret
End of assembler dump.
```

По умолчанию GDB показывает дизассемблированный листинг в формате AT&T. Но можно также переключиться в формат Intel:

```
(gdb) set disassembly-flavor intel
(gdb) disas
Dump of assembler code for function main:
   0x0804841d <+0>:     push   ebp
   0x0804841e <+1>:     mov    ebp,esp
   0x08048420 <+3>:     and    esp,0xfffffff0
   0x08048423 <+6>:     sub    esp,0x10
   0x08048426 <+9>:     mov    DWORD PTR [esp+0xc],0x3
   0x0804842e <+17>:    mov    DWORD PTR [esp+0x8],0x2
   0x08048436 <+25>:    mov    DWORD PTR [esp+0x4],0x1
   0x0804843e <+33>:    mov    DWORD PTR [esp],0x80484f0
   0x08048445 <+40>:    call   0x80482f0 <printf@plt>
=> 0x0804844a <+45>:    mov    eax,0x0
   0x0804844f <+50>:    leave
   0x08048450 <+51>:    ret
End of assembler dump.
```

Исполняем следующую инструкцию. GDB покажет закрывающуюся скобку, означая, что это конец блока в функции.

```
(gdb) step
7       };
```

Посмотрим регистры после исполнения инструкции `MOV EAX, 0`. EAX здесь уже действительно ноль.

```
(gdb) info registers
eax            0x0      0
ecx            0x0      0
edx            0x0      0
ebx            0xb7fc0000       -1208221696
esp            0xbffff120       0xbffff120
ebp            0xbffff138       0xbffff138
esi            0x0      0
edi            0x0      0
eip            0x804844f        0x804844f <main+50>
...
```

6.1.2. x64: 8 аргументов

Для того чтобы посмотреть, как остальные аргументы будут передаваться через стек, изменим пример ещё раз, увеличив количество передаваемых аргументов до 9 (строка формата `printf()` и 8 переменных типа *int*):

```
#include <stdio.h>

int main()
{
        printf("a=%d; b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d; g=%d; h=%d\n", 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8);
        return 0;
};
```

MSVC

Как уже было сказано ранее, первые 4 аргумента в Win64 передаются в регистрах RCX, RDX, R8, R9 , а остальные — через стек. Здесь мы это и видим. Впрочем, инструкция PUSH не используется, вместо неё при помощи MOV значения сразу записываются в стек.

Листинг 6.3: MSVC 2012 x64

```
$SG2923 DB      'a=%d; b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d; g=%d; h=%d', 0aH, 00H

main    PROC
        sub     rsp, 88

        mov     DWORD PTR [rsp+64], 8
        mov     DWORD PTR [rsp+56], 7
        mov     DWORD PTR [rsp+48], 6
        mov     DWORD PTR [rsp+40], 5
        mov     DWORD PTR [rsp+32], 4
        mov     r9d, 3
        mov     r8d, 2
        mov     edx, 1
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG2923
        call    printf

        ; возврат 0
        xor     eax, eax

        add     rsp, 88
        ret     0
main    ENDP
_TEXT   ENDS
END
```

Наблюдательный читатель может спросить, почему для значений типа *int* отводится 8 байт, ведь нужно только 4? Да, это нужно запомнить: для значений всех типов более коротких чем 64-бита, отводится 8 байт. Это сделано для удобства: так всегда легко рассчитать адрес того или иного аргумента. К тому же, все они расположены по выровненным адресам в памяти. В 32-битных средах точно также: для всех типов резервируется 4 байта в стеке.

GCC

В *NIX-системах для x86-64 ситуация похожая, вот только первые 6 аргументов передаются через RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9. Остальные — через стек. GCC генерирует код, записывающий указатель на строку в EDI вместо RDI — это мы уже рассмотрели чуть раньше: 3.2.2 (стр. 11).

Почему перед вызовом `printf()` очищается регистр EAX мы уже рассмотрели ранее: 3.2.2 (стр. 11).

Листинг 6.4: Оптимизирующий GCC 4.4.6 x64

```
.LC0:
        .string "a=%d; b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d; g=%d; h=%d\n"

main:
        sub     rsp, 40

        mov     r9d, 5
```

```
        mov     r8d, 4
        mov     ecx, 3
        mov     edx, 2
        mov     esi, 1
        mov     edi, OFFSET FLAT:.LC0
        xor     eax, eax ; количество переданных векторных регистров
        mov     DWORD PTR [rsp+16], 8
        mov     DWORD PTR [rsp+8], 7
        mov     DWORD PTR [rsp], 6
        call    printf

        ; возврат 0

        xor     eax, eax
        add     rsp, 40
        ret
```

GCC + GDB

Попробуем этот пример в GDB.

```
$ gcc -g 2.c -o 2
```

```
$ gdb 2
GNU gdb (GDB) 7.6.1-ubuntu
Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-linux-gnu".
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>...
Reading symbols from /home/dennis/polygon/2...done.
```

Листинг 6.5: ставим точку останова на printf(), запускаем

```
(gdb) b printf
Breakpoint 1 at 0x400410
(gdb) run
Starting program: /home/dennis/polygon/2

Breakpoint 1, __printf (format=0x400628 "a=%d; b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d; g=%d; h=%d\n") at printf.↙
    ↳ c:29
29      printf.c: No such file or directory.
```

В регистрах RSI/RDX/RCX/R8/R9 всё предсказуемо. А RIP содержит адрес самой первой инструкции функции printf().

```
(gdb) info registers
rax            0x0      0
rbx            0x0      0
rcx            0x3      3
rdx            0x2      2
rsi            0x1      1
rdi            0x400628 4195880
rbp            0x7fffffffdf60   0x7fffffffdf60
rsp            0x7fffffffdf38   0x7fffffffdf38
r8             0x4      4
r9             0x5      5
r10            0x7fffffffdce0   140737488346336
r11            0x7ffff7a65f60   140737348263776
r12            0x400440 4195392
r13            0x7fffffffe040   140737488347200
r14            0x0      0
r15            0x0      0
rip            0x7ffff7a65f60   0x7ffff7a65f60 <__printf>
...
```

Листинг 6.6: смотрим на строку формата

```
(gdb) x/s $rdi
0x400628:       "a=%d; b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d; g=%d; h=%d\n"
```

Дампим стек на этот раз с командой x/g — g означает *giant words*, т.е. 64-битные слова.

```
(gdb) x/10g $rsp
0x7fffffffdf38: 0x0000000000400576      0x0000000000000006
0x7fffffffdf48: 0x0000000000000007      0x00007fff00000008
0x7fffffffdf58: 0x0000000000000000      0x0000000000000000
0x7fffffffdf68: 0x00007ffff7a33de5      0x0000000000000000
0x7fffffffdf78: 0x00007fffffffe048      0x0000000100000000
```

Самый первый элемент стека, как и в прошлый раз, это RA. Через стек также передаются 3 значения: 6, 7, 8. Видно, что 8 передается с неочищенной старшей 32-битной частью: 0x00007fff00000008. Это нормально, ведь передаются числа типа *int*, а они 32-битные. Так что в старшей части регистра или памяти стека остался «случайный мусор».

GDB показывает всю функцию main(), если попытаться посмотреть, куда вернется управление после исполнения printf():

```
(gdb) set disassembly-flavor intel
(gdb) disas 0x0000000000400576
Dump of assembler code for function main:
   0x000000000040052d <+0>:     push   rbp
   0x000000000040052e <+1>:     mov    rbp,rsp
   0x0000000000400531 <+4>:     sub    rsp,0x20
   0x0000000000400535 <+8>:     mov    DWORD PTR [rsp+0x10],0x8
   0x000000000040053d <+16>:    mov    DWORD PTR [rsp+0x8],0x7
   0x0000000000400545 <+24>:    mov    DWORD PTR [rsp],0x6
   0x000000000040054c <+31>:    mov    r9d,0x5
   0x0000000000400552 <+37>:    mov    r8d,0x4
   0x0000000000400558 <+43>:    mov    ecx,0x3
   0x000000000040055d <+48>:    mov    edx,0x2
   0x0000000000400562 <+53>:    mov    esi,0x1
   0x0000000000400567 <+58>:    mov    edi,0x400628
   0x000000000040056c <+63>:    mov    eax,0x0
   0x0000000000400571 <+68>:    call   0x400410 <printf@plt>
   0x0000000000400576 <+73>:    mov    eax,0x0
   0x000000000040057b <+78>:    leave
   0x000000000040057c <+79>:    ret
End of assembler dump.
```

Заканчиваем исполнение printf(), исполняем инструкцию обнуляющую EAX, удостоверяемся что в регистре EAX именно ноль. RIP указывает сейчас на инструкцию LEAVE, т.е. предпоследнюю в функции main() .

```
(gdb) finish
Run till exit from #0  __printf (format=0x400628 "a=%d; b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d; g=%d; h=%d\n") ↙
    ↳ at printf.c:29
a=1; b=2; c=3; d=4; e=5; f=6; g=7; h=8
main () at 2.c:6
6               return 0;
Value returned is $1 = 39
(gdb) next
7       };
(gdb) info registers
rax            0x0      0
rbx            0x0      0
rcx            0x26     38
rdx            0x7ffff7dd59f0   140737351866864
rsi            0x7fffffd9       2147483609
rdi            0x0      0
rbp            0x7fffffffdf60   0x7fffffffdf60
rsp            0x7fffffffdf40   0x7fffffffdf40
r8             0x7ffff7dd26a0   140737351853728
r9             0x7ffff7a60134   140737348239668
r10            0x7fffffffd5b0   140737488344496
r11            0x7ffff7a95900   140737348458752
r12            0x400440 4195392
r13            0x7fffffffe040   140737488347200
r14            0x0      0
r15            0x0      0
```

```
rip            0x40057b 0x40057b <main+78>
...
```

6.2. ARM

6.2.1. ARM: 3 аргумента

В ARM традиционно принята такая схема передачи аргументов в функцию: 4 первых аргумента через регистры R0-R3; а остальные — через стек . Это немного похоже на то, как аргументы передаются в fastcall (64.3 (стр. 690)) или win64 (64.5.1 (стр. 691)).

32-битный ARM

Неоптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

Листинг 6.7: Неоптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
.text:00000000 main
.text:00000000 10 40 2D E9   STMFD   SP!, {R4,LR}
.text:00000004 03 30 A0 E3   MOV     R3, #3
.text:00000008 02 20 A0 E3   MOV     R2, #2
.text:0000000C 01 10 A0 E3   MOV     R1, #1
.text:00000010 08 00 8F E2   ADR     R0, aADBDCD     ; "a=%d; b=%d; c=%d"
.text:00000014 06 00 00 EB   BL      __2printf
.text:00000018 00 00 A0 E3   MOV     R0, #0          ; return 0
.text:0000001C 10 80 BD E8   LDMFD   SP!, {R4,PC}
```

Итак, первые 4 аргумента передаются через регистры R0-R3, по порядку: указатель на формат-строку для `printf()` в R0, затем 1 в R1, 2 в R2 и 3 в R3.

Инструкция на 0x18 записывает 0 в R0 — это выражение в Си *return 0*.

Пока что здесь нет ничего необычного.

Оптимизирующий Keil 6/2013 генерирует точно такой же код.

Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

Листинг 6.8: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
.text:00000000 main
.text:00000000 10 B5        PUSH    {R4,LR}
.text:00000002 03 23        MOVS    R3, #3
.text:00000004 02 22        MOVS    R2, #2
.text:00000006 01 21        MOVS    R1, #1
.text:00000008 02 A0        ADR     R0, aADBDCD     ; "a=%d; b=%d; c=%d"
.text:0000000A 00 F0 0D F8  BL      __2printf
.text:0000000E 00 20        MOVS    R0, #0
.text:00000010 10 BD        POP     {R4,PC}
```

Здесь нет особых отличий от неоптимизированного варианта для режима ARM.

Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM) + убираем return

Немного переделаем пример, убрав *return 0*:

```
#include <stdio.h>

void main()
{
        printf("a=%d; b=%d; c=%d", 1, 2, 3);
};
```

Результат получится необычным:

Листинг 6.9: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
.text:00000014 main
.text:00000014 03 30 A0 E3   MOV     R3, #3
.text:00000018 02 20 A0 E3   MOV     R2, #2
.text:0000001C 01 10 A0 E3   MOV     R1, #1
.text:00000020 1E 0E 8F E2   ADR     R0, aADBDCD     ; "a=%d; b=%d; c=%d\n"
.text:00000024 CB 18 00 EA   B       __2printf
```

Это оптимизированная версия (-O3) для режима ARM, и здесь мы видим последнюю инструкцию B вместо привычной нам BL. Отличия между этой оптимизированной версией и предыдущей, скомпилированной без оптимизации, ещё и в том, что здесь нет пролога и эпилога функции (инструкций, сохраняющих состояние регистров R0 и LR). Инструкция B просто переходит на другой адрес, без манипуляций с регистром LR, то есть это аналог JMP в x86. Почему это работает нормально? Потому что этот код эквивалентен предыдущему. Основных причин две: 1) стек не модифицируется, как и указатель стека SP; 2) вызов функции printf() последний, после него ничего не происходит. Функция printf(), отработав, просто возвращает управление по адресу, записанному в LR. Но в LR находится адрес места, откуда была вызвана наша функция! А следовательно, управление из printf() вернется сразу туда. Значит нет нужды сохранять LR, потому что нет нужны модифицировать LR. А нет нужды модифицировать LR, потому что нет иных вызовов функций, кроме printf(), к тому же, после этого вызова не нужно ничего здесь больше делать! Поэтому такая оптимизация возможна.

Эта оптимизация часто используется в функциях, где последнее выражение — это вызов другой функции.

Ещё один похожий пример описан здесь: 13.1.1 (стр. 149).

ARM64

Неоптимизирующий GCC (Linaro) 4.9

Листинг 6.10: Неоптимизирующий GCC (Linaro) 4.9

```
.LC1:
        .string "a=%d; b=%d; c=%d"
f2:
; сохранить FP и LR в стековом фрейме:
        stp     x29, x30, [sp, -16]!
; установить стековый фрейм (FP=SP):
        add     x29, sp, 0
        adrp    x0, .LC1
        add     x0, x0, :lo12:.LC1
        mov     w1, 1
        mov     w2, 2
        mov     w3, 3
        bl      printf
        mov     w0, 0
; восстановить FP и LR
        ldp     x29, x30, [sp], 16
        ret
```

Итак, первая инструкция STP (Store Pair) сохраняет FP (X29) и LR (X30) в стеке. Вторая инструкция ADD X29, SP, 0 формирует стековый фрейм. Это просто запись значения SP в X29.

Далее уже знакомая пара инструкций ADRP/ADD формирует указатель на строку. *lo12* означает младшие 12 бит, т.е., линкер запишет младшие 12 бит адреса метки LC1 в опкод инструкции ADD.

%d в формате printf() это 32-битный *int*, так что 1, 2 и 3 заносятся в 32-битные части регистров.

Оптимизирующий GCC (Linaro) 4.9 генерирует почти такой же код.

6.2.2. ARM: 8 аргументов

Снова воспользуемся примером с 9-ю аргументами из предыдущей секции: 6.1.2 (стр. 45).

```
#include <stdio.h>

int main()
{
```

```
        printf("a=%d; b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d; g=%d; h=%d\n", 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8);
        return 0;
};
```

Оптимизирующий Keil 6/2013: Режим ARM

```
.text:00000028                 main
.text:00000028
.text:00000028                 var_18 = -0x18
.text:00000028                 var_14 = -0x14
.text:00000028                 var_4  = -4
.text:00000028
.text:00000028 04 E0 2D E5  STR    LR, [SP,#var_4]!
.text:0000002C 14 D0 4D E2  SUB    SP, SP, #0x14
.text:00000030 08 30 A0 E3  MOV    R3, #8
.text:00000034 07 20 A0 E3  MOV    R2, #7
.text:00000038 06 10 A0 E3  MOV    R1, #6
.text:0000003C 05 00 A0 E3  MOV    R0, #5
.text:00000040 04 C0 8D E2  ADD    R12, SP, #0x18+var_14
.text:00000044 0F 00 8C E8  STMIA  R12, {R0-R3}
.text:00000048 04 00 A0 E3  MOV    R0, #4
.text:0000004C 00 00 8D E5  STR    R0, [SP,#0x18+var_18]
.text:00000050 03 30 A0 E3  MOV    R3, #3
.text:00000054 02 20 A0 E3  MOV    R2, #2
.text:00000058 01 10 A0 E3  MOV    R1, #1
.text:0000005C 6E 0F 8F E2  ADR    R0, aADBDCDDDEDFDGD ; "a=%d; b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d; g=%"...
.text:00000060 BC 18 00 EB  BL     __2printf
.text:00000064 14 D0 8D E2  ADD    SP, SP, #0x14
.text:00000068 04 F0 9D E4  LDR    PC, [SP+4+var_4],#4
```

Этот код можно условно разделить на несколько частей:

- Пролог функции:

  Самая первая инструкция `STR LR, [SP,#var_4]!` сохраняет в стеке LR, ведь нам придется использовать этот регистр для вызова `printf()`. Восклицательный знак в конце означает *pre-index*. Это значит, что в начале SP должно быть уменьшено на 4, затем по адресу в SP должно быть записано значение LR. Это аналог знакомой в x86 инструкции PUSH. Читайте больше об этом: 28.2 (стр. 464).

  Вторая инструкция `SUB SP, SP, #0x14` уменьшает указатель стека SP, но, на самом деле, эта процедура нужна для выделения в локальном стеке места размером 0x14 (20) байт. Действительно, нам нужно передать 5 32-битных значений через стек в `printf()`. Каждое значение занимает 4 байта, все вместе — $5 * 4 = 20$. Остальные 4 32-битных значения будут переданы через регистры.

- Передача 5, 6, 7 и 8 через стек: они записываются в регистры R0, R1, R2 и R3 соответственно. Затем инструкция `ADD R12, SP, #0x18+var_14` записывает в регистр R12 адрес места в стеке, куда будут помещены эти 4 значения. *var_14* — это макрос ассемблера, равный -0x14. Такие макросы создает IDA, чтобы удобнее было показывать, как код обращается к стеку. Макросы *var_?*, создаваемые IDA, отражают локальные переменные в стеке Так что в R12 будет записано SP+4. Следующая инструкция `STMIA R12, R0-R3` записывает содержимое регистров R0-R3 по адресу в памяти, на который указывает R12. Инструкция `STMIA` означает *Store Multiple Increment After*. *«Increment After»* означает, что R12 будет увеличиваться на 4 после записи каждого значения регистра.

- Передача 4 через стек: 4 записывается в R0, затем инструкция `STR R0, [SP,#0x18+var_18]` записывает его в стек. *var_18* равен -0x18, смещение будет 0, так что значение из регистра R0 (4) запишется туда, куда указывает SP.

- Передача 1, 2 и 3 через регистры:

  Значения для первых трех чисел (a, b, c) (1, 2, 3 соответственно) передаются в регистрах R1, R2 и R3 перед самим вызовом `printf()`, а остальные 5 значений передаются через стек, и вот как:

- Вызов `printf()`.

- Эпилог функции:

  Инструкция `ADD SP, SP, #0x14` возвращает SP на прежнее место, аннулируя таким образом всё, что было записано в стеке. Конечно, то что было записано в стек, там пока и останется, но всё это будет многократно перезаписано во время исполнения последующих функций.

  Инструкция `LDR PC, [SP+4+var_4],#4` загружает в PC сохраненное значение LR из стека, обеспечивая таким образом выход из функции. Здесь нет восклицательного знака — действительно, сначала PC загружается из места, куда указывает SP ($4 + var\_4 = 4 + (-4) = 0$, так что эта инструкция аналогична `LDR PC, [SP],#4`), затем

SP увеличивается на 4. Это называется *post-index*[2]. Почему IDA показывает инструкцию именно так? Потому что она хочет показать разметку стека и тот факт, что var_4 выделена в локальном стеке именно для сохраненного значения LR. Эта инструкция в каком-то смысле аналогична POP PC в x86[3].

Оптимизирующий Keil 6/2013: Режим Thumb

```
.text:0000001C                printf_main2
.text:0000001C
.text:0000001C                var_18 = -0x18
.text:0000001C                var_14 = -0x14
.text:0000001C                var_8  = -8
.text:0000001C
.text:0000001C 00 B5           PUSH    {LR}
.text:0000001E 08 23           MOVS    R3, #8
.text:00000020 85 B0           SUB     SP, SP, #0x14
.text:00000022 04 93           STR     R3, [SP,#0x18+var_8]
.text:00000024 07 22           MOVS    R2, #7
.text:00000026 06 21           MOVS    R1, #6
.text:00000028 05 20           MOVS    R0, #5
.text:0000002A 01 AB           ADD     R3, SP, #0x18+var_14
.text:0000002C 07 C3           STMIA   R3!, {R0-R2}
.text:0000002E 04 20           MOVS    R0, #4
.text:00000030 00 90           STR     R0, [SP,#0x18+var_18]
.text:00000032 03 23           MOVS    R3, #3
.text:00000034 02 22           MOVS    R2, #2
.text:00000036 01 21           MOVS    R1, #1
.text:00000038 A0 A0           ADR     R0, aADBDCDDDEDFDGD ; "a=%d; b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d; g=%"...
.text:0000003A 06 F0 D9 F8     BL      __2printf
.text:0000003E
.text:0000003E                loc_3E   ; CODE XREF: example13_f+16
.text:0000003E 05 B0           ADD     SP, SP, #0x14
.text:00000040 00 BD           POP     {PC}
```

Это почти то же самое что и в предыдущем примере, только код для Thumb и значения помещаются в стек немного иначе: сначала 8 за первый раз, затем 5, 6, 7 за второй раз и 4 за третий раз.

Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM): Режим ARM

```
__text:0000290C                _printf_main2
__text:0000290C
__text:0000290C                var_1C = -0x1C
__text:0000290C                var_C  = -0xC
__text:0000290C
__text:0000290C 80 40 2D E9     STMFD   SP!, {R7,LR}
__text:00002910 0D 70 A0 E1     MOV     R7, SP
__text:00002914 14 D0 4D E2     SUB     SP, SP, #0x14
__text:00002918 70 05 01 E3     MOV     R0, #0x1570
__text:0000291C 07 C0 A0 E3     MOV     R12, #7
__text:00002920 00 00 40 E3     MOVT    R0, #0
__text:00002924 04 20 A0 E3     MOV     R2, #4
__text:00002928 00 00 8F E0     ADD     R0, PC, R0
__text:0000292C 06 30 A0 E3     MOV     R3, #6
__text:00002930 05 10 A0 E3     MOV     R1, #5
__text:00002934 00 20 8D E5     STR     R2, [SP,#0x1C+var_1C]
__text:00002938 0A 10 8D E9     STMFA   SP, {R1,R3,R12}
__text:0000293C 08 90 A0 E3     MOV     R9, #8
__text:00002940 01 10 A0 E3     MOV     R1, #1
__text:00002944 02 20 A0 E3     MOV     R2, #2
__text:00002948 03 30 A0 E3     MOV     R3, #3
__text:0000294C 10 90 8D E5     STR     R9, [SP,#0x1C+var_C]
__text:00002950 A4 05 00 EB     BL      _printf
__text:00002954 07 D0 A0 E1     MOV     SP, R7
__text:00002958 80 80 BD E8     LDMFD   SP!, {R7,PC}
```

[2] Читайте больше об этом: 28.2 (стр. 464).
[3] В x86 невозможно установить значение IP/EIP/RIP используя POP, но будем надеятся, вы поняли аналогию.

Почти то же самое, что мы уже видели, за исключением того, что STMFA (Store Multiple Full Ascending) — это синоним инструкции STMIB (Store Multiple Increment Before). Эта инструкция увеличивает SP и только затем записывает в память значение очередного регистра, но не наоборот.

Далее бросается в глаза то, что инструкции как будто бы расположены случайно. Например, значение в регистре R0 подготавливается в трех местах, по адресам 0x2918, 0x2920 и 0x2928, когда это можно было бы сделать в одном месте. Однако, у оптимизирующего компилятора могут быть свои доводы о том, как лучше составлять инструкции друг с другом для лучшей эффективности исполнения. Процессор обычно пытается исполнять одновременно идущие друг за другом инструкции. К примеру, инструкции MOVT R0, #0 и ADD R0, PC, R0 не могут быть исполнены одновременно, потому что обе инструкции модифицируют регистр R0. А вот инструкции MOVT R0, #0 и MOV R2, #4 легко можно исполнить одновременно, потому что эффекты от их исполнения никак не конфликтуют друг с другом. Вероятно, компилятор старается генерировать код именно таким образом там, где это возможно.

Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM): Режим Thumb-2

```
__text:00002BA0                _printf_main2
__text:00002BA0
__text:00002BA0                var_1C = -0x1C
__text:00002BA0                var_18 = -0x18
__text:00002BA0                var_C  = -0xC
__text:00002BA0
__text:00002BA0 80 B5           PUSH     {R7,LR}
__text:00002BA2 6F 46           MOV      R7, SP
__text:00002BA4 85 B0           SUB      SP, SP, #0x14
__text:00002BA6 41 F2 D8 20     MOVW     R0, #0x12D8
__text:00002BAA 4F F0 07 0C     MOV.W    R12, #7
__text:00002BAE C0 F2 00 00     MOVT.W   R0, #0
__text:00002BB2 04 22           MOVS     R2, #4
__text:00002BB4 78 44           ADD      R0, PC  ; char *
__text:00002BB6 06 23           MOVS     R3, #6
__text:00002BB8 05 21           MOVS     R1, #5
__text:00002BBA 0D F1 04 0E     ADD.W    LR, SP, #0x1C+var_18
__text:00002BBE 00 92           STR      R2, [SP,#0x1C+var_1C]
__text:00002BC0 4F F0 08 09     MOV.W    R9, #8
__text:00002BC4 8E E8 0A 10     STMIA.W  LR, {R1,R3,R12}
__text:00002BC8 01 21           MOVS     R1, #1
__text:00002BCA 02 22           MOVS     R2, #2
__text:00002BCC 03 23           MOVS     R3, #3
__text:00002BCE CD F8 10 90     STR.W    R9, [SP,#0x1C+var_C]
__text:00002BD2 01 F0 0A EA     BLX      _printf
__text:00002BD6 05 B0           ADD      SP, SP, #0x14
__text:00002BD8 80 BD           POP      {R7,PC}
```

Почти то же самое, что и в предыдущем примере, лишь за тем исключением, что здесь используются Thumb-инструкции.

ARM64

Неоптимизирующий GCC (Linaro) 4.9

Листинг 6.11: Неоптимизирующий GCC (Linaro) 4.9

```
.LC2:
        .string "a=%d; b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d; g=%d; h=%d\n"
f3:
; взять больше места в стеке:
        sub     sp, sp, #32
; сохранить FP и LR в стековом фрейме:
        stp     x29, x30, [sp,16]
; установить стековый фрейм (FP=SP):
        add     x29, sp, 16
        adrp    x0, .LC2 ; "a=%d; b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d; g=%d; h=%d\n"
        add     x0, x0, :lo12:.LC2
        mov     w1, 8           ; 9th argument
        str     w1, [sp]        ; store 9th argument in the stack
        mov     w1, 1
        mov     w2, 2
```

```
        mov     w3, 3
        mov     w4, 4
        mov     w5, 5
        mov     w6, 6
        mov     w7, 7
        bl      printf
        sub     sp, x29, #16
; восстановить FP и LR
        ldp     x29, x30, [sp,16]
        add     sp, sp, 32
        ret
```

Первые 8 аргументов передаются в X- или W-регистрах: [ARM13c]. Указатель на строку требует 64-битного регистра, так что он передается в X0. Все остальные значения имеют 32-битный тип *int*, так что они записываются в 32-битные части регистров (W-). Девятый аргумент (8) передается через стек. Действительно, невозможно передать большое количество аргументов в регистрах, потому что количество регистров ограничено.

Оптимизирующий GCC (Linaro) 4.9 генерирует почти такой же код.

6.3. MIPS

6.3.1. 3 аргумента

Оптимизирующий GCC 4.4.5

Главное отличие от примера «Hello, world!» в том, что здесь на самом деле вызывается `printf()` вместо `puts()` и ещё три аргумента передаются в регистрах $5...$7 (или $A0...$A2).

Вот почему эти регистры имеют префикс A-. Это значит, что они используются для передачи аргументов.

Листинг 6.12: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (вывод на ассемблере)

```
$LC0:
        .ascii  "a=%d; b=%d; c=%d\000"
main:
; пролог функции:
        lui     $28,%hi(__gnu_local_gp)
        addiu   $sp,$sp,-32
        addiu   $28,$28,%lo(__gnu_local_gp)
        sw      $31,28($sp)
; загрузить адрес printf():
        lw      $25,%call16(printf)($28)
; загрузить адрес текстовой строки и установить первый аргумент printf():
        lui     $4,%hi($LC0)
        addiu   $4,$4,%lo($LC0)
; установить второй аргумент printf():
        li      $5,1                    # 0x1
; установить третий аргумент printf():
        li      $6,2                    # 0x2
; вызов printf():
        jalr    $25
; установить четвертый аргумент printf() (branch delay slot):
        li      $7,3                    # 0x3

; эпилог функции:
        lw      $31,28($sp)
; установить возвращаемое значение в 0:
        move    $2,$0
; возврат
        j       $31
        addiu   $sp,$sp,32 ; branch delay slot
```

Листинг 6.13: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
.text:00000000 main:
.text:00000000
.text:00000000 var_10          = -0x10
.text:00000000 var_4           = -4
```

```
.text:00000000
; пролог функции:
.text:00000000                 lui     $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
.text:00000004                 addiu   $sp, -0x20
.text:00000008                 la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
.text:0000000C                 sw      $ra, 0x20+var_4($sp)
.text:00000010                 sw      $gp, 0x20+var_10($sp)
; загрузить адрес printf():
.text:00000014                 lw      $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
; загрузить адрес текстовой строки и установить первый аргумент printf():
.text:00000018                 la      $a0, $LC0        # "a=%d; b=%d; c=%d"
; установить второй аргумент printf():
.text:00000020                 li      $a1, 1
; установить третий аргумент printf():
.text:00000024                 li      $a2, 2
; вызов printf():
.text:00000028                 jalr    $t9
; установить четвертый аргумент printf() (branch delay slot):
.text:0000002C                 li      $a3, 3
; эпилог функции:
.text:00000030                 lw      $ra, 0x20+var_4($sp)
; установить возвращаемое значение в 0:
.text:00000034                 move    $v0, $zero
; возврат
.text:00000038                 jr      $ra
.text:0000003C                 addiu   $sp, 0x20 ; branch delay slot
```

IDA объединила пару инструкций LUI и ADDIU в одну пседовинструкцию LA. Вот почему здесь нет инструкции по адресу 0x1C: потому что LA *занимает* 8 байт.

Неоптимизирующий GCC 4.4.5

Неоптимизирующий GCC более многословен:

Листинг 6.14: Неоптимизирующий GCC 4.4.5 (вывод на ассемблере)

```
$LC0:
        .ascii  "a=%d; b=%d; c=%d\000"
main:
; пролог функции:
        addiu   $sp,$sp,-32
        sw      $31,28($sp)
        sw      $fp,24($sp)
        move    $fp,$sp
        lui     $28,%hi(__gnu_local_gp)
        addiu   $28,$28,%lo(__gnu_local_gp)
; загрузить адрес текстовой строки:
        lui     $2,%hi($LC0)
        addiu   $2,$2,%lo($LC0)
; установить первый аргумент printf():
        move    $4,$2
; установить второй аргумент printf():
        li      $5,1                    # 0x1
; установить третий аргумент printf():
        li      $6,2                    # 0x2
; установить четвертый аргумент printf():
        li      $7,3                    # 0x3
; получить адрес printf():
        lw      $2,%call16(printf)($28)
        nop
; вызов printf():
        move    $25,$2
        jalr    $25
        nop

; эпилог функции:
        lw      $28,16($fp)
; установить возвращаемое значение в 0:
        move    $2,$0
```

```
        move    $sp,$fp
        lw      $31,28($sp)
        lw      $fp,24($sp)
        addiu   $sp,$sp,32
; возврат
        j       $31
        nop
```

Листинг 6.15: Неоптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
.text:00000000 main:
.text:00000000
.text:00000000 var_10          = -0x10
.text:00000000 var_8           = -8
.text:00000000 var_4           = -4
.text:00000000
; пролог функции:
.text:00000000                 addiu   $sp, -0x20
.text:00000004                 sw      $ra, 0x20+var_4($sp)
.text:00000008                 sw      $fp, 0x20+var_8($sp)
.text:0000000C                 move    $fp, $sp
.text:00000010                 la      $gp, __gnu_local_gp
.text:00000018                 sw      $gp, 0x20+var_10($sp)
; загрузить адрес текстовой строки:
.text:0000001C                 la      $v0, aADBDCD     # "a=%d; b=%d; c=%d"
; установить первый аргумент printf():
.text:00000024                 move    $a0, $v0
; установить второй аргумент printf():
.text:00000028                 li      $a1, 1
; установить третий аргумент printf():
.text:0000002C                 li      $a2, 2
; установить четвертый аргумент printf():
.text:00000030                 li      $a3, 3
; получить адрес printf():
.text:00000034                 lw      $v0, (printf & 0xFFFF)($gp)
.text:00000038                 or      $at, $zero
; вызов printf():
.text:0000003C                 move    $t9, $v0
.text:00000040                 jalr    $t9
.text:00000044                 or      $at, $zero ; NOP
; эпилог функции:
.text:00000048                 lw      $gp, 0x20+var_10($fp)
; установить возвращаемое значение в 0:
.text:0000004C                 move    $v0, $zero
.text:00000050                 move    $sp, $fp
.text:00000054                 lw      $ra, 0x20+var_4($sp)
.text:00000058                 lw      $fp, 0x20+var_8($sp)
.text:0000005C                 addiu   $sp, 0x20
; возврат
.text:00000060                 jr      $ra
.text:00000064                 or      $at, $zero ; NOP
```

6.3.2. 8 аргументов

Снова воспользуемся примером с 9-ю аргументами из предыдущей секции: 6.1.2 (стр. 45).

```
#include <stdio.h>

int main()
{
        printf("a=%d; b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d; g=%d; h=%d\n", 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8);
        return 0;
};
```

Оптимизирующий GCC 4.4.5

Только 4 первых аргумента передаются в регистрах $A0 ...$A3, так что остальные передаются через стек. Это соглашение о вызовах O32 (самое популярное в мире MIPS). Другие соглашения о вызовах (например N32) могут наделять регистры другими функциями.

SW означает «Store Word» (записать слово из регистра в память). В MIPS нет инструкции для записи значения в память, так что для этого используется пара инструкций (LI/SW).

Листинг 6.16: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (вывод на ассемблере)

```
$LC0:
        .ascii  "a=%d; b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d; g=%d; h=%d\012\000"
main:
; пролог функции:
        lui     $28,%hi(__gnu_local_gp)
        addiu   $sp,$sp,-56
        addiu   $28,$28,%lo(__gnu_local_gp)
        sw      $31,52($sp)
; передать 5-й аргумент в стеке:
        li      $2,4                    # 0x4
        sw      $2,16($sp)
; передать 6-й аргумент в стеке:
        li      $2,5                    # 0x5
        sw      $2,20($sp)
; передать 7-й аргумент в стеке:
        li      $2,6                    # 0x6
        sw      $2,24($sp)
; передать 8-й аргумент в стеке:
        li      $2,7                    # 0x7
        lw      $25,%call16(printf)($28)
        sw      $2,28($sp)
; передать 1-й аргумент в $a0:
        lui     $4,%hi($LC0)
; передать 9-й аргумент в стеке:
        li      $2,8                    # 0x8
        sw      $2,32($sp)
        addiu   $4,$4,%lo($LC0)
; передать 2-й аргумент в $a1:
        li      $5,1                    # 0x1
; передать 3-й аргумент в $a2:
        li      $6,2                    # 0x2
; вызов printf():
        jalr    $25
; передать 4-й аргумент в $a3 (branch delay slot):
        li      $7,3                    # 0x3

; эпилог функции:
        lw      $31,52($sp)
; установить возвращаемое значение в 0:
        move    $2,$0
; возврат
        j       $31
        addiu   $sp,$sp,56 ; branch delay slot
```

Листинг 6.17: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
.text:00000000 main:
.text:00000000
.text:00000000 var_28          = -0x28
.text:00000000 var_24          = -0x24
.text:00000000 var_20          = -0x20
.text:00000000 var_1C          = -0x1C
.text:00000000 var_18          = -0x18
.text:00000000 var_10          = -0x10
.text:00000000 var_4           = -4
.text:00000000
; пролог функции:
.text:00000000                 lui     $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
.text:00000004                 addiu   $sp, -0x38
.text:00000008                 la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
```

```
.text:0000000C                 sw      $ra, 0x38+var_4($sp)
.text:00000010                 sw      $gp, 0x38+var_10($sp)
; передать 5-й аргумент в стеке:
.text:00000014                 li      $v0, 4
.text:00000018                 sw      $v0, 0x38+var_28($sp)
; передать 6-й аргумент в стеке:
.text:0000001C                 li      $v0, 5
.text:00000020                 sw      $v0, 0x38+var_24($sp)
; передать 7-й аргумент в стеке:
.text:00000024                 li      $v0, 6
.text:00000028                 sw      $v0, 0x38+var_20($sp)
; передать 8-й аргумент в стеке:
.text:0000002C                 li      $v0, 7
.text:00000030                 lw      $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
.text:00000034                 sw      $v0, 0x38+var_1C($sp)
; готовить 1-й аргумент в $a0:
.text:00000038                 lui     $a0, ($LC0 >> 16)  # "a=%d; b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d; g↙
    ↳ =%"...
; передать 9-й аргумент в стеке:
.text:0000003C                 li      $v0, 8
.text:00000040                 sw      $v0, 0x38+var_18($sp)
; передать 1-й аргумент в $a1:
.text:00000044                 la      $a0, ($LC0 & 0xFFFF)  # "a=%d; b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d; g↙
    ↳ =%"...
; передать 2-й аргумент в $a1:
.text:00000048                 li      $a1, 1
; передать 3-й аргумент в $a2:
.text:0000004C                 li      $a2, 2
; вызов printf():
.text:00000050                 jalr    $t9
; передать 4-й аргумент в $a3 (branch delay slot):
.text:00000054                 li      $a3, 3
; эпилог функции:
.text:00000058                 lw      $ra, 0x38+var_4($sp)
; установить возвращаемое значение в 0:
.text:0000005C                 move    $v0, $zero
; возврат
.text:00000060                 jr      $ra
.text:00000064                 addiu   $sp, 0x38 ; branch delay slot
```

Неоптимизирующий GCC 4.4.5

Неоптимизирующий GCC более многословен:

Листинг 6.18: Неоптимизирующий GCC 4.4.5 (вывод на ассемблере)

```
$LC0:
        .ascii  "a=%d; b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d; g=%d; h=%d\012\000"
main:
; пролог функции:
        addiu   $sp,$sp,-56
        sw      $31,52($sp)
        sw      $fp,48($sp)
        move    $fp,$sp
        lui     $28,%hi(__gnu_local_gp)
        addiu   $28,$28,%lo(__gnu_local_gp)
        lui     $2,%hi($LC0)
        addiu   $2,$2,%lo($LC0)
; передать 5-й аргумент в стеке:
        li      $3,4                    # 0x4
        sw      $3,16($sp)
; передать 6-й аргумент в стеке:
        li      $3,5                    # 0x5
        sw      $3,20($sp)
; передать 7-й аргумент в стеке:
        li      $3,6                    # 0x6
        sw      $3,24($sp)
; передать 8-й аргумент в стеке:
        li      $3,7                    # 0x7
```

```
        sw      $3,28($sp)
; передать 9-й аргумент в стеке:
        li      $3,8                    # 0x8
        sw      $3,32($sp)
; передать 1-й аргумент в $a0:
        move    $4,$2
; передать 2-й аргумент в $a1:
        li      $5,1                    # 0x1
; передать 3-й аргумент в $a2:
        li      $6,2                    # 0x2
; передать 4-й аргумент в $a3:
        li      $7,3                    # 0x3
; вызов printf():
        lw      $2,%call16(printf)($28)
        nop
        move    $25,$2
        jalr    $25
        nop
; эпилог функции:
        lw      $28,40($fp)
; установить возвращаемое значение в 0:
        move    $2,$0
        move    $sp,$fp
        lw      $31,52($sp)
        lw      $fp,48($sp)
        addiu   $sp,$sp,56
; возврат
        j       $31
        nop
```

Листинг 6.19: Неоптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
.text:00000000 main:
.text:00000000
.text:00000000 var_28          = -0x28
.text:00000000 var_24          = -0x24
.text:00000000 var_20          = -0x20
.text:00000000 var_1C          = -0x1C
.text:00000000 var_18          = -0x18
.text:00000000 var_10          = -0x10
.text:00000000 var_8           = -8
.text:00000000 var_4           = -4
.text:00000000
; пролог функции:
.text:00000000                 addiu   $sp, -0x38
.text:00000004                 sw      $ra, 0x38+var_4($sp)
.text:00000008                 sw      $fp, 0x38+var_8($sp)
.text:0000000C                 move    $fp, $sp
.text:00000010                 la      $gp, __gnu_local_gp
.text:00000018                 sw      $gp, 0x38+var_10($sp)
.text:0000001C                 la      $v0, aADBDCDDDEDFDGD  # "a=%d; b=%d; c=%d; d=%d; e=%d; f=%d; g↙
    ↳ =%"...
; передать 5-й аргумент в стеке:
.text:00000024                 li      $v1, 4
.text:00000028                 sw      $v1, 0x38+var_28($sp)
; передать 6-й аргумент в стеке:
.text:0000002C                 li      $v1, 5
.text:00000030                 sw      $v1, 0x38+var_24($sp)
; передать 7-й аргумент в стеке:
.text:00000034                 li      $v1, 6
.text:00000038                 sw      $v1, 0x38+var_20($sp)
; передать 8-й аргумент в стеке:
.text:0000003C                 li      $v1, 7
.text:00000040                 sw      $v1, 0x38+var_1C($sp)
; передать 9-й аргумент в стеке:
.text:00000044                 li      $v1, 8
.text:00000048                 sw      $v1, 0x38+var_18($sp)
; передать 1-й аргумент в $a0:
.text:0000004C                 move    $a0, $v0
; передать 2-й аргумент в $a1:
```

```
.text:00000050                 li      $a1, 1
; передать 3-й аргумент в $a2:
.text:00000054                 li      $a2, 2
; передать 4-й аргумент в $a3:
.text:00000058                 li      $a3, 3
; вызов printf():
.text:0000005C                 lw      $v0, (printf & 0xFFFF)($gp)
.text:00000060                 or      $at, $zero
.text:00000064                 move    $t9, $v0
.text:00000068                 jalr    $t9
.text:0000006C                 or      $at, $zero ; NOP
; эпилог функции:
.text:00000070                 lw      $gp, 0x38+var_10($fp)
; установить возвращаемое значение в 0:
.text:00000074                 move    $v0, $zero
.text:00000078                 move    $sp, $fp
.text:0000007C                 lw      $ra, 0x38+var_4($sp)
.text:00000080                 lw      $fp, 0x38+var_8($sp)
.text:00000084                 addiu   $sp, 0x38
; возврат
.text:00000088                 jr      $ra
.text:0000008C                 or      $at, $zero ; NOP
```

6.4. Вывод

Вот примерный скелет вызова функции:

Листинг 6.20: x86

```
...
PUSH третий аргумент
PUSH второй аргумент
PUSH первый аргумент
CALL функция
; модифицировать указатель стека (если нужно)
```

Листинг 6.21: x64 (MSVC)

```
MOV RCX, первый аргумент
MOV RDX, второй аргумент
MOV R8, третий аргумент
MOV R9, 4-й аргумент
...
PUSH 5-й, 6-й аргумент, и т.д. (если нужно)
CALL функция
; модифицировать указатель стека (если нужно)
```

Листинг 6.22: x64 (GCC)

```
MOV RDI, первый аргумент
MOV RSI, второй аргумент
MOV RDX, третий аргумент
MOV RCX, 4-й аргумент
MOV R8, 5-й аргумент
MOV R9, 6-й аргумент
...
PUSH 7-й, 8-й аргумент, и т.д. (если нужно)
CALL функция
; модифицировать указатель стека (если нужно)
```

Листинг 6.23: ARM

```
MOV R0, первый аргумент
MOV R1, второй аргумент
MOV R2, третий аргумент
MOV R3, 4-й аргумент
; передать 5-й, 6-й аргумент, и т.д., в стеке (если нужно)
BL функция
; модифицировать указатель стека (если нужно)
```

Листинг 6.24: ARM64

```
MOV X0, первый аргумент
MOV X1, второй аргумент
MOV X2, третий аргумент
MOV X3, 4-й аргумент
MOV X4, 5-й аргумент
MOV X5, 6-й аргумент
MOV X6, 7-й аргумент
MOV X7, 8-й аргумент
; передать 9-й, 10-й аргумент, и т.д., в стеке (если нужно)
BL CALL функция
; модифицировать указатель стека (если нужно)
```

Листинг 6.25: MIPS (соглашение о вызовах O32)

```
LI $4, первый аргумент ; AKA $A0
LI $5, второй аргумент ; AKA $A1
LI $6, третий аргумент ; AKA $A2
LI $7, 4-й аргумент ; AKA $A3
; передать 5-й, 6-й аргумент, и т.д., в стеке (если нужно)
LW temp_reg, адрес функции
JALR temp_reg
```

6.5. Кстати

Кстати, разница между способом передачи параметров принятая в x86, x64, fastcall, ARM и MIPS неплохо иллюстрирует тот важный момент, что процессору, в общем, всё равно, как будут передаваться параметры функций. Можно создать гипотетический компилятор, который будет передавать их при помощи указателя на структуру с параметрами, не пользуясь стеком вообще.

Регистры $A0...$A3 в MIPS так названы только для удобства (это соглашение о вызовах O32). Программисты могут использовать любые другие регистры (может быть, только кроме $ZERO) для передачи данных или любое другое соглашение о вызовах.

CPU не знает о соглашениях о вызовах вообще.

Можно также вспомнить, что начинающие программисты на ассемблере передают параметры в другие функции обычно через регистры, без всякого явного порядка, или даже через глобальные переменные. И всё это нормально работает.

Глава 7

scanf()

Теперь попробуем использовать scanf().

7.1. Простой пример

```
#include <stdio.h>

int main()
{
        int x;
        printf ("Enter X:\n");

        scanf ("%d", &x);

        printf ("You entered %d...\n", x);

        return 0;
};
```

Использовать `scanf()` в наши времена для того, чтобы спросить у пользователя что-то — не самая хорошая идея. Но так мы проиллюстрируем передачу указателя на переменную типа *int*.

7.1.1. Об указателях

Это одна из фундаментальных вещей в информатике. Часто большой массив, структуру или объект передавать в другую функцию путем копирования данных невыгодно, а передать адрес массива, структуры или объекта куда проще. К тому же, если вызываемая функция (callee) должна изменить что-то в этом большом массиве или структуре, то возвращать её полностью так же абсурдно. Так что самое простое, что можно сделать, это передать в функцию-callee адрес массива или структуры, и пусть callee что-то там изменит.

Указатель в Си/Си++ — это просто адрес какого-либо места в памяти.

В x86 адрес представляется в виде 32-битного числа (т.е. занимает 4 байта), а в x86-64 как 64-битное число (занимает 8 байт). Кстати, отсюда негодование некоторых людей, связанное с переходом на x86-64 — на этой архитектуре все указатели занимают в 2 раза больше места, в том числе и в “дорогой” кэш-памяти.

При некотором упорстве можно работать только с безтиповыми указателями (`void*`); например, стандартная функция Си `memcpy()`, копирующая блок из одного места памяти в другое, принимает на вход 2 указателя типа `void*`, потому что нельзя заранее предугадать, какого типа блок вы собираетесь копировать. Для копирования тип данных не важен, важен только размер блока.

Также указатели широко используются, когда функции нужно вернуть более одного значения (мы ещё вернемся к этому в будущем (10 (стр. 104))). Функция *scanf()* — это как раз такой случай. Помимо того, что этой функции нужно показать, сколько значений было прочитано успешно, ей ещё и нужно вернуть сами значения.

Тип указателя в Си/Си++ нужен для проверки типов на стадии компиляции. Внутри, в скомпилированном коде, никакой информации о типах указателей нет вообще.

7.1.2. x86

MSVC

Что получаем на ассемблере, компилируя в MSVC 2010:

```
CONST    SEGMENT
$SG3831    DB    'Enter X:', 0aH, 00H
$SG3832    DB    '%d', 00H
$SG3833    DB    'You entered %d...', 0aH, 00H
CONST    ENDS
PUBLIC    _main
EXTRN    _scanf:PROC
EXTRN    _printf:PROC
; Function compile flags: /Odtp
_TEXT    SEGMENT
_x$ = -4                        ; size = 4
_main    PROC
    push   ebp
    mov    ebp, esp
    push   ecx
    push   OFFSET $SG3831 ; 'Enter X:'
    call   _printf
    add    esp, 4
    lea    eax, DWORD PTR _x$[ebp]
    push   eax
    push   OFFSET $SG3832 ; '%d'
    call   _scanf
    add    esp, 8
    mov    ecx, DWORD PTR _x$[ebp]
    push   ecx
    push   OFFSET $SG3833 ; 'You entered %d...'
    call   _printf
    add    esp, 8

    ; возврат 0
    xor    eax, eax
    mov    esp, ebp
    pop    ebp
    ret    0
_main    ENDP
_TEXT    ENDS
```

Переменная x является локальной.

По стандарту Си/Си++ она доступна только из этой же функции и нигде более. Так получилось, что локальные переменные располагаются в стеке. Может быть, можно было бы использовать и другие варианты, но в x86 это традиционно так.

Следующая после пролога инструкция PUSH ECX не ставит своей целью сохранить значение регистра ECX. (Заметьте отсутствие соответствующей инструкции POP ECX в конце функции).

Она на самом деле выделяет в стеке 4 байта для хранения x в будущем.

Доступ к x будет осуществляться при помощи объявленного макроса _x$ (он равен -4) и регистра EBP указывающего на текущий фрейм.

Во всё время исполнения функции EBP указывает на текущий фрейм и через EBP+смещение можно получить доступ как к локальным переменным функции, так и аргументам функции.

Можно было бы использовать ESP, но он во время исполнения функции часто меняется, а это не удобно. Так что можно сказать, что EBP это *замороженное состояние* ESP на момент начала исполнения функции.

Разметка типичного стекового фрейма в 32-битной среде:

...	...
EBP-8	локальная переменная #2, маркируется в IDA как var_8
EBP-4	локальная переменная #1, маркируется в IDA как var_4
EBP	сохраненное значение EBP
EBP+4	адрес возврата
EBP+8	аргумент#1, маркируется в IDA как arg_0
EBP+0xC	аргумент#2, маркируется в IDA как arg_4
EBP+0x10	аргумент#3, маркируется в IDA как arg_8
...	...

У функции `scanf()` в нашем примере два аргумента.

Первый — указатель на строку, содержащую %d и второй — адрес переменной x.

Вначале адрес x помещается в регистр EAX при помощи инструкции `lea eax, DWORD PTR _x$[ebp]`.

Инструкция LEA означает *load effective address*, и часто используется для формирования адреса чего-либо (A.6.2 (стр. 965)).

Можно сказать, что в данном случае LEA просто помещает в EAX результат суммы значения в регистре EBP и макроса `_x$`.

Это тоже что и `lea eax, [ebp-4]`.

Итак, от значения EBP отнимается 4 и помещается в EAX. Далее значение EAX заталкивается в стек и вызывается `scanf()`.

После этого вызывается `printf()`. Первый аргумент вызова строка: `You entered %d...\n`.

Второй аргумент: `mov ecx, [ebp-4]`. Эта инструкция помещает в ECX не адрес переменной x, а её значение.

Далее значение ECX заталкивается в стек и вызывается `printf()`.

7.1.3. MSVC + OllyDbg

Попробуем этот же пример в OllyDbg. Загружаем, нажимаем F8 (сделать шаг, не входя в функцию) до тех пор, пока не окажемся в своем исполняемом файле, а не в `ntdll.dll`. Прокручиваем вверх до тех пор, пока не найдем `main()`. Щелкаем на первой инструкции (PUSH EBP), нажимаем F2 (*set a breakpoint*), затем F9 (*Run*) и точка останова срабатывает на начале `main()`.

Трассируем до того места, где готовится адрес переменной x:



Рис. 7.1: OllyDbg: вычисляется адрес локальной переменной

На EAX в окне регистров можно нажать правой кнопкой и далее выбрать «Follow in stack». Этот адрес покажется в окне стека. Смотрите, это переменная в локальном стеке. Там дорисована красная стрелка. И там сейчас какой-то мусор (0x6E494714). Адрес этого элемента стека сейчас, при помощи PUSH запишется в этот же стек рядом. Трассируем при помощи F8 вплоть до конца исполнения `scanf()`. А пока `scanf()` исполняется, в консольном окне, вводим, например, 123:



Рис. 7.2: Ввод пользователя в консольном окне

Вот тут scanf() отработал:



Рис. 7.3: OllyDbg: scanf() исполнилась

scanf() вернул 1 в EAX, что означает, что он успешно прочитал одно значение. В наблюдаемом нами элементе стека теперь 0x7B (123).

Чуть позже это значение копируется из стека в регистр ECX и передается в `printf()` :



Рис. 7.4: OllyDbg: готовим значение для передачи в `printf()`

GCC

Попробуем тоже самое скомпилировать в Linux при помощи GCC 4.4.1:

```
main            proc near

var_20          = dword ptr -20h
var_1C          = dword ptr -1Ch
var_4           = dword ptr -4

                push    ebp
                mov     ebp, esp
                and     esp, 0FFFFFFF0h
                sub     esp, 20h
                mov     [esp+20h+var_20], offset aEnterX ; "Enter X:"
                call    _puts
                mov     eax, offset aD  ; "%d"
                lea     edx, [esp+20h+var_4]
                mov     [esp+20h+var_1C], edx
                mov     [esp+20h+var_20], eax
                call    ___isoc99_scanf
                mov     edx, [esp+20h+var_4]
                mov     eax, offset aYouEnteredD___ ; "You entered %d...\n"
                mov     [esp+20h+var_1C], edx
                mov     [esp+20h+var_20], eax
                call    _printf
                mov     eax, 0
                leave
                retn
main            endp
```

GCC заменил первый вызов `printf()` на `puts()`. Почему это было сделано, уже было описано ранее (3.4.3 (стр. 15)).

Далее всё как и прежде — параметры заталкиваются через стек при помощи MOV.

Кстати

Кстати, этот простой пример иллюстрирует то обстоятельство, что компилятор преобразует список выражений в Си/Си++-блоке просто в последовательный набор инструкций. Между выражениями в Си/Си++ ничего нет, и в итоговом машинном коде между ними тоже ничего нет, управление переходит от одной инструкции к следующей за ней.

7.1.4. x64

Всё то же самое, только используются регистры вместо стека для передачи аргументов функций.

MSVC

Листинг 7.1: MSVC 2012 x64

```
_DATA   SEGMENT
$SG1289 DB      'Enter X:', 0aH, 00H
$SG1291 DB      '%d', 00H
$SG1292 DB      'You entered %d...', 0aH, 00H
_DATA   ENDS

_TEXT   SEGMENT
x$ = 32
main    PROC
$LN3:
        sub     rsp, 56
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG1289 ; 'Enter X:'
        call    printf
        lea     rdx, QWORD PTR x$[rsp]
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG1291 ; '%d'
        call    scanf
        mov     edx, DWORD PTR x$[rsp]
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG1292 ; 'You entered %d...'
        call    printf

        ; возврат 0
        xor     eax, eax
        add     rsp, 56
        ret     0
main    ENDP
_TEXT   ENDS
```

GCC

Листинг 7.2: Оптимизирующий GCC 4.4.6 x64

```
.LC0:
        .string "Enter X:"
.LC1:
        .string "%d"
.LC2:
        .string "You entered %d...\n"

main:
        sub     rsp, 24
        mov     edi, OFFSET FLAT:.LC0 ; "Enter X:"
        call    puts
        lea     rsi, [rsp+12]
        mov     edi, OFFSET FLAT:.LC1 ; "%d"
        xor     eax, eax
        call    __isoc99_scanf
        mov     esi, DWORD PTR [rsp+12]
        mov     edi, OFFSET FLAT:.LC2 ; "You entered %d...\n"
        xor     eax, eax
        call    printf

        ; возврат 0
        xor     eax, eax
        add     rsp, 24
        ret
```

7.1.5. ARM

Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
.text:00000042                 scanf_main
.text:00000042
.text:00000042                 var_8           = -8
.text:00000042
.text:00000042 08 B5                           PUSH    {R3,LR}
.text:00000044 A9 A0                           ADR     R0, aEnterX     ; "Enter X:\n"
.text:00000046 06 F0 D3 F8                     BL      __2printf
.text:0000004A 69 46                           MOV     R1, SP
.text:0000004C AA A0                           ADR     R0, aD          ; "%d"
.text:0000004E 06 F0 CD F8                     BL      __0scanf
.text:00000052 00 99                           LDR     R1, [SP,#8+var_8]
.text:00000054 A9 A0                           ADR     R0, aYouEnteredD___ ; "You entered %d...\n"
.text:00000056 06 F0 CB F8                     BL      __2printf
.text:0000005A 00 20                           MOVS    R0, #0
.text:0000005C 08 BD                           POP     {R3,PC}
```

Чтобы `scanf()` мог вернуть значение, ему нужно передать указатель на переменную типа *int*. *int* — 32-битное значение, для его хранения нужно только 4 байта, и оно помещается в 32-битный регистр. Место для локальной переменной x выделяется в стеке, IDA наименовала её *var_8*. Впрочем, место для неё выделять не обязательно, т.к. указатель стека SP уже указывает на место, свободное для использования. Так что значение указателя SP копируется в регистр R1, и вместе с format-строкой, передается в `scanf()`. Позже, при помощи инструкции LDR, это значение перемещается из стека в регистр R1, чтобы быть переданным в `printf()`.

ARM64

Листинг 7.3: Неоптимизирующий GCC 4.9.1 ARM64

```
.LC0:
        .string "Enter X:"
.LC1:
        .string "%d"
.LC2:
        .string "You entered %d...\n"
scanf_main:
; вычесть 32 из SP, затем сохранить FP и LR в стековом фрейме:
        stp     x29, x30, [sp, -32]!
; установить стековый фрейм (FP=SP)
        add     x29, sp, 0
; загрузить указатель на строку "Enter X:"
        adrp    x0, .LC0
        add     x0, x0, :lo12:.LC0
; X0=указатель на строку "Enter X:"
; вывести её:
        bl      puts
; загрузить указатель на строку "%d":
        adrp    x0, .LC1
        add     x0, x0, :lo12:.LC1
; найти место в стековом фрейме для переменной "x" (X1=FP+28):
        add     x1, x29, 28
; X1=адрес переменной "x"
; передать адрес в scanf() и вызвать её:
        bl      __isoc99_scanf
; загрузить 32-битное значение из переменной в стековом фрейме:
        ldr     w1, [x29,28]
; W1=x
; загрузить указатель на строку "You entered %d...\n"
; printf() возьмет текстовую строку из X0 и переменную "x" из X1 (или W1)
        adrp    x0, .LC2
        add     x0, x0, :lo12:.LC2
        bl      printf
; возврат 0
        mov     w0, 0
; восстановить FP и LR, затем прибавить 32 к SP:
        ldp     x29, x30, [sp], 32
```

```
38          ret
```

Под стековый фрейм выделяется 32 байта, что больше чем нужно. Вероятно, это связано с выравниваем по границе памяти? Самая интересная часть — это поиск места под переменную x в стековом фрейме (строка 22). Почему 28? Почему-то, компилятор решил расположить эту переменную в конце стекового фрейма, а не в начале. Адрес потом передается в `scanf()`, которая просто сохраняет значение, введенное пользователем, в памяти по этому адресу. Это 32-битное значение типа *int*. Значение загружается в строке 27 и затем передается в `printf()`.

7.1.6. MIPS

Для переменной x выделено место в стеке, и к нему будут производиться обращения как $\$sp + 24$. Её адрес передается в `scanf()`, а значение прочитанное от пользователя загружается используя инструкцию LW («Load Word» — загрузить слово) и затем оно передается в `printf()`.

Листинг 7.4: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (вывод на ассемблере)

```
$LC0:
        .ascii  "Enter X:\000"
$LC1:
        .ascii  "%d\000"
$LC2:
        .ascii  "You entered %d...\012\000"
main:
; пролог функции:
        lui     $28,%hi(__gnu_local_gp)
        addiu   $sp,$sp,-40
        addiu   $28,$28,%lo(__gnu_local_gp)
        sw      $31,36($sp)
; вызов puts():
        lw      $25,%call16(puts)($28)
        lui     $4,%hi($LC0)
        jalr    $25
        addiu   $4,$4,%lo($LC0) ; branch delay slot
; вызов scanf():
        lw      $28,16($sp)
        lui     $4,%hi($LC1)
        lw      $25,%call16(__isoc99_scanf)($28)
; установить второй аргумент для scanf(), $a1=$sp+24:
        addiu   $5,$sp,24
        jalr    $25
        addiu   $4,$4,%lo($LC1) ; branch delay slot

; вызов printf():
        lw      $28,16($sp)
; установить второй аргумент для printf(),
; загрузить слово по адресу $sp+24:
        lw      $5,24($sp)
        lw      $25,%call16(printf)($28)
        lui     $4,%hi($LC2)
        jalr    $25
        addiu   $4,$4,%lo($LC2) ; branch delay slot

; эпилог функции:
        lw      $31,36($sp)
; установить возвращаемое значение в 0:
        move    $2,$0
; возврат:
        j       $31
        addiu   $sp,$sp,40      ; branch delay slot
```

IDA показывает разметку стека следующим образом:

Листинг 7.5: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
.text:00000000 main:
.text:00000000
.text:00000000 var_18          = -0x18
.text:00000000 var_10          = -0x10
.text:00000000 var_4           = -4
```

```
.text:00000000
; пролог функции:
.text:00000000                 lui     $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
.text:00000004                 addiu   $sp, -0x28
.text:00000008                 la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
.text:0000000C                 sw      $ra, 0x28+var_4($sp)
.text:00000010                 sw      $gp, 0x28+var_18($sp)
; вызов puts():
.text:00000014                 lw      $t9, (puts & 0xFFFF)($gp)
.text:00000018                 lui     $a0, ($LC0 >> 16)  # "Enter X:"
.text:0000001C                 jalr    $t9
.text:00000020                 la      $a0, ($LC0 & 0xFFFF)  # "Enter X:" ; branch delay slot
; вызов scanf():
.text:00000024                 lw      $gp, 0x28+var_18($sp)
.text:00000028                 lui     $a0, ($LC1 >> 16)  # "%d"
.text:0000002C                 lw      $t9, (__isoc99_scanf & 0xFFFF)($gp)
; установить второй аргумент для scanf(), $a1=$sp+24:
.text:00000030                 addiu   $a1, $sp, 0x28+var_10
.text:00000034                 jalr    $t9  ; branch delay slot
.text:00000038                 la      $a0, ($LC1 & 0xFFFF)  # "%d"
; вызов printf():
.text:0000003C                 lw      $gp, 0x28+var_18($sp)
; установить второй аргумент для printf(),
; загрузить слово по адресу $sp+24:
.text:00000040                 lw      $a1, 0x28+var_10($sp)
.text:00000044                 lw      $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
.text:00000048                 lui     $a0, ($LC2 >> 16)  # "You entered %d...\n"
.text:0000004C                 jalr    $t9
.text:00000050                 la      $a0, ($LC2 & 0xFFFF)  # "You entered %d...\n" ; branch delay ↙
    ↳ slot
; эпилог функции:
.text:00000054                 lw      $ra, 0x28+var_4($sp)
; установить возвращаемое значение в 0:
.text:00000058                 move    $v0, $zero
; возврат:
.text:0000005C                 jr      $ra
.text:00000060                 addiu   $sp, 0x28 ; branch delay slot
```

7.2. Глобальные переменные

А что если переменная x из предыдущего примера будет глобальной переменной, а не локальной? Тогда к ней смогут обращаться из любого другого места, а не только из тела функции. Глобальные переменные считаются анти-паттерном, но ради примера мы можем себе это позволить.

```
#include <stdio.h>

// теперь x это глобальная переменная
int x;

int main()
{
        printf ("Enter X:\n");

        scanf ("%d", &x);

        printf ("You entered %d...\n", x);

        return 0;
};
```

7.2.1. MSVC: x86

```
_DATA    SEGMENT
COMM    _x:DWORD
$SG2456    DB    'Enter X:', 0aH, 00H
```

```
$SG2457    DB    '%d', 00H
$SG2458    DB    'You entered %d...', 0aH, 00H
_DATA    ENDS
PUBLIC    _main
EXTRN    _scanf:PROC
EXTRN    _printf:PROC
; Function compile flags: /Odtp
_TEXT    SEGMENT
_main    PROC
    push   ebp
    mov    ebp, esp
    push   OFFSET $SG2456
    call   _printf
    add    esp, 4
    push   OFFSET _x
    push   OFFSET $SG2457
    call   _scanf
    add    esp, 8
    mov    eax, DWORD PTR _x
    push   eax
    push   OFFSET $SG2458
    call   _printf
    add    esp, 8
    xor    eax, eax
    pop    ebp
    ret    0
_main    ENDP
_TEXT    ENDS
```

В целом ничего особенного. Теперь x объявлена в сегменте _DATA. Память для неё в стеке более не выделяется. Все обращения к ней происходит не через стек, а уже напрямую. Неинициализированные глобальные переменные не занимают места в исполняемом файле (и действительно, зачем в исполняемом файле нужно выделять место под изначально нулевые переменные?), но тогда, когда к этому месту в памяти кто-то обратится, ОС подставит туда блок, состоящий из нулей[1].

Попробуем изменить объявление этой переменной:

```
int x=10; // значение по умолчанию
```

Выйдет в итоге:

```
_DATA   SEGMENT
_x      DD      0aH

...
```

Здесь уже по месту этой переменной записано 0xA с типом DD (dword = 32 бита).

Если вы откроете скомпилированный .exe-файл в IDA, то увидите, что *x* находится в начале сегмента _DATA, после этой переменной будут текстовые строки.

А вот если вы откроете в IDA.exe скомпилированный в прошлом примере, где значение *x* не определено, то вы увидите:

```
.data:0040FA80 _x              dd ?                    ; DATA XREF: _main+10
.data:0040FA80                                         ; _main+22
.data:0040FA84 dword_40FA84    dd ?                    ; DATA XREF: _memset+1E
.data:0040FA84                                         ; unknown_libname_1+28
.data:0040FA88 dword_40FA88    dd ?                    ; DATA XREF: ___sbh_find_block+5
.data:0040FA88                                         ; ___sbh_free_block+2BC
.data:0040FA8C ; LPVOID lpMem
.data:0040FA8C lpMem           dd ?                    ; DATA XREF: ___sbh_find_block+B
.data:0040FA8C                                         ; ___sbh_free_block+2CA
.data:0040FA90 dword_40FA90    dd ?                    ; DATA XREF: _V6_HeapAlloc+13
.data:0040FA90                                         ; __calloc_impl+72
.data:0040FA94 dword_40FA94    dd ?                    ; DATA XREF: ___sbh_free_block+2FE
```

_x обозначен как ?, наряду с другими переменными не требующими инициализации. Это означает, что при загрузке .exe в память, место под всё это выделено будет и будет заполнено нулевыми байтами [ISO07, 6.7.8p10]. Но в самом .exe ничего этого нет. Неинициализированные переменные не занимают места в исполняемых файлах. Это удобно для больших массивов, например.

[1] Так работает VM

7.2.2. MSVC: x86 + OllyDbg

Тут даже проще:



Рис. 7.5: OllyDbg: после исполнения `scanf()`

Переменная хранится в сегменте данных. Кстати, после исполнения инструкции PUSH (заталкивающей адрес x) адрес появится в стеке, и на этом элементе можно нажать правой кнопкой, выбрать «Follow in dump». И в окне памяти слева появится эта переменная.

После того как в консоли введем 123, здесь появится 0x7B.

Почему самый первый байт это 7B? По логике вещей, здесь должно было бы быть 00 00 00 7B. Это называется endianness, и в x86 принят формат *little-endian*. Это означает, что в начале записывается самый младший байт, а заканчивается самым старшим байтом. Больше об этом: 31 (стр. 473).

Позже из этого места в памяти 32-битное значение загружается в EAX и передается в `printf()`.

Адрес переменной x в памяти 0x00C53394.

В OllyDbg мы можем посмотреть карту памяти процесса (Alt-M) и увидим, что этот адрес внутри PE-сегмента `.data` нашей программы:

Memory map

Address	Size	Owner	Section	Contains	Type	Access	Initial	Mapped as
00070000	00067000				Map	R	R	C:\Windows\System32\locale.nls
00190000	00005000			Heap	Priv	RW	RW	
00209000	00007000				Priv	RW Gua	RW Gua	
0044C000	00001000				Priv	RW Gua	RW Gua	
0044D000	00003000			Stack of main thread	Priv	RW	RW	
00590000	00007000				Priv	RW	RW	
00750000	0000C000			Default heap	Priv	RW	RW	
00C50000	00001000	ex2		PE header	Img	R	RWE Cop	
00C51000	00001000	ex2	.text	Code	Img	R E	RWE Cop	
00C52000	00001000	ex2	.rdata	Imports	Img	R	RWE Cop	
00C53000	00001000	ex2	.data	Data	Img	RW	RWE Cop	
00C54000	00001000	ex2	.reloc	Relocations	Img	R	RWE Cop	
6E3E0000	00001000	MSVCR100		PE header	Img	R	RWE Cop	
6E3E1000	000B2000	MSVCR100	.text	Code,imports,exports	Img	R E	RWE Cop	
6E493000	00006000	MSVCR100	.data	Data	Img	RW Cop	RWE Cop	
6E499000	00001000	MSVCR100	.rsrc	Resources	Img	R	RWE Cop	
6E49A000	00005000	MSVCR100	.reloc	Relocations	Img	R	RWE Cop	
755D0000	00001000	Mod_755D		PE header	Img	R	RWE Cop	
755D1000	00003000				Img	R E	RWE Cop	
755D4000	00001000				Img	RW	RWE Cop	
755D5000	00003000				Img	R	RWE Cop	
755E0000	00001000	Mod_755E		PE header	Img	R	RWE Cop	
755E1000	0004D000				Img	R E	RWE Cop	
7562E000	00005000				Img	RW Cop	RWE Cop	
75633000	00009000				Img	R	RWE Cop	
75640000	00001000	Mod_7564		PE header	Img	R	RWE Cop	
75641000	00038000				Img	R E	RWE Cop	
75679000	00002000				Img	RW	RWE Cop	
7567B000	00004000				Img	R	RWE Cop	
76F50000	00010000	kernel32		PE header	Img	R	RWE Cop	
76F60000	000D0000	kernel32	.text	Code,imports,exports	Img	R E	RWE Cop	
77030000	00010000	kernel32	.data	Data	Img	RW Cop	RWE Cop	
77040000	00010000	kernel32	.rsrc	Resources	Img	R	RWE Cop	
77050000	0000B000	kernel32	.reloc	Relocations	Img	R	RWE Cop	
77810000	00001000	KERNELBASE		PE header	Img	R	RWE Cop	
77811000	00040000	KERNELBASE	.text	Code,imports,exports	Img	R E	RWE Cop	
77851000	00002000	KERNELBASE	.data	Data	Img	RW	RWE Cop	
77853000	00001000	KERNELBASE	.rsrc	Resources	Img	R	RWE Cop	
77854000	00003000	KERNELBASE	.reloc	Relocations	Img	R	RWE Cop	
77B20000	00001000	Mod_77B2		PE header	Img	R	RWE Cop	
77B21000	00102000				Img	R E	RWE Cop	
77C23000	0002F000				Img	R	RWE Cop	
77C52000	0000C000				Img	RW Cop	RWE Cop	
77C5E000	0006B000				Img	R	RWE Cop	
77D00000	00001000	ntdll		PE header	Img	R	RWE Cop	
77D10000	000D6000	ntdll	.text	Code,exports	Img	R E	RWE Cop	
77DF0000	00001000	ntdll	RT	Code	Img	R E	RWE Cop	
77E00000	00009000	ntdll	.data	Data	Img	RW Cop	RWE Cop	

Рис. 7.6: OllyDbg: карта памяти процесса

7.2.3. GCC: x86

В Linux всё почти также. За исключением того, что если значение x не определено, то эта переменная будет находится в сегменте `_bss`. В ELF этот сегмент имеет такие атрибуты:

```
; Segment type: Uninitialized
; Segment permissions: Read/Write
```

Ну а если сделать статическое присвоение этой переменной какого-либо значения, например, 10, то она будет находится в сегменте `_data`, это сегмент с такими атрибутами:

```
; Segment type: Pure data
; Segment permissions: Read/Write
```

7.2.4. MSVC: x64

Листинг 7.6: MSVC 2012 x64

```
_DATA   SEGMENT
COMM    x:DWORD
$SG2924 DB      'Enter X:', 0aH, 00H
$SG2925 DB      '%d', 00H
$SG2926 DB      'You entered %d...', 0aH, 00H
_DATA   ENDS

_TEXT   SEGMENT
main    PROC
$LN3:
        sub     rsp, 40

        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG2924 ; 'Enter X:'
        call    printf
```

```
        lea     rdx, OFFSET FLAT:x
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG2925 ; '%d'
        call    scanf
        mov     edx, DWORD PTR x
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG2926 ; 'You entered %d...'
        call    printf

        ; возврат 0
        xor     eax, eax

        add     rsp, 40
        ret     0
main    ENDP
_TEXT   ENDS
```

Почти такой же код как и в x86. Обратите внимание что для `scanf()` адрес переменной x передается при помощи инструкции LEA, а во второй `printf()` передается само значение переменной при помощи MOV . DWORD PTR — это часть языка ассемблера (не имеющая отношения к машинным кодам) показывающая, что тип переменной в памяти именно 32-битный, и инструкция MOV должна быть здесь закодирована соответственно.

7.2.5. ARM: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
.text:00000000 ; Segment type: Pure code
.text:00000000                 AREA .text, CODE
...
.text:00000000 main
.text:00000000                 PUSH    {R4,LR}
.text:00000002                 ADR     R0, aEnterX     ; "Enter X:\n"
.text:00000004                 BL      __2printf
.text:00000008                 LDR     R1, =x
.text:0000000A                 ADR     R0, aD          ; "%d"
.text:0000000C                 BL      __0scanf
.text:00000010                 LDR     R0, =x
.text:00000012                 LDR     R1, [R0]
.text:00000014                 ADR     R0, aYouEnteredD___ ; "You entered %d...\n"
.text:00000016                 BL      __2printf
.text:0000001A                 MOVS    R0, #0
.text:0000001C                 POP     {R4,PC}
...
.text:00000020 aEnterX         DCB "Enter X:",0xA,0    ; DATA XREF: main+2
.text:0000002A                 DCB    0
.text:0000002B                 DCB    0
.text:0000002C off_2C          DCD x                   ; DATA XREF: main+8
.text:0000002C                                         ; main+10
.text:00000030 aD              DCB "%d",0              ; DATA XREF: main+A
.text:00000033                 DCB    0
.text:00000034 aYouEnteredD___ DCB "You entered %d...",0xA,0 ; DATA XREF: main+14
.text:00000047                 DCB 0
.text:00000047 ; .text         ends
.text:00000047
...
.data:00000048 ; Segment type: Pure data
.data:00000048                 AREA .data, DATA
.data:00000048                 ; ORG 0x48
.data:00000048                 EXPORT x
.data:00000048 x               DCD 0xA                 ; DATA XREF: main+8
.data:00000048                                         ; main+10
.data:00000048 ; .data         ends
```

Итак, переменная x теперь глобальная, и она расположена, почему-то, в другом сегменте, а именно сегменте данных (*.data*). Можно спросить, почему текстовые строки расположены в сегменте кода (*.text*), а x нельзя было разместить тут же? Потому что эта переменная, и как следует из определения, она может меняться. И может быть, меняться часто. Ну а текстовые строки имеют тип констант, они не будут меняться, поэтому они располагаются в сегменте *.text*. Сегмент кода иногда может быть расположен в ПЗУ микроконтроллера (не забывайте, мы сейчас имеем дело с embedded-микроэлектроникой, где дефицит памяти — обычное дело), а изменяемые переменные — в ОЗУ. Хранить в ОЗУ неизменяемые данные, когда в наличии есть ПЗУ, не экономно. К тому же, сегмент данных в ОЗУ с константами нужно инициализировать перед работой, ведь, после включения ОЗУ, очевидно, она содержит в себе случайную информацию.

Далее мы видим в сегменте кода хранится указатель на переменную x (off_2C) и все операции с переменной происходят через этот указатель. Это связано с тем, что переменная x может быть расположена где-то довольно далеко от данного участка кода, так что её адрес нужно сохранить в непосредственной близости к этому коду. Инструкция LDR в Thumb-режиме может адресовать только переменные в пределах вплоть до 1020 байт от своего местоположения. Эта же инструкция в ARM-режиме — переменные в пределах ± 4095 байт. Таким образом, адрес глобальной переменной x нужно расположить в непосредственной близости, ведь нет никакой гарантии, что компоновщик[2] сможет разместить саму переменную где-то рядом, она может быть даже в другом чипе памяти!

Ещё одна вещь: если переменную объявить как *const*, то компилятор Keil разместит её в сегменте .constdata. Должно быть, впоследствии компоновщик и этот сегмент сможет разместить в ПЗУ вместе с сегментом кода.

7.2.6. ARM64

Листинг 7.7: Неоптимизирующий GCC 4.9.1 ARM64

```
1          .comm   x,4,4
2  .LC0:
3          .string "Enter X:"
4  .LC1:
5          .string "%d"
6  .LC2:
7          .string "You entered %d...\n"
8  f5:
9  ; сохранить FP и LR в стековом фрейме:
10         stp     x29, x30, [sp, -16]!
11 ; установить стековый фрейм (FP=SP)
12         add     x29, sp, 0
13 ; загрузить указатель на строку "Enter X:":
14         adrp    x0, .LC0
15         add     x0, x0, :lo12:.LC0
16         bl      puts
17 ; загрузить указатель на строку "%d":
18         adrp    x0, .LC1
19         add     x0, x0, :lo12:.LC1
20 ; сформировать адрес глобальной переменной x:
21         adrp    x1, x
22         add     x1, x1, :lo12:x
23         bl      __isoc99_scanf
24 ; снова сформировать адрес глобальной переменнной x:
25         adrp    x0, x
26         add     x0, x0, :lo12:x
27 ; загрузить значение из памяти по этому адресу:
28         ldr     w1, [x0]
29 ; загрузить указатель на строку "You entered %d...\n":
30         adrp    x0, .LC2
31         add     x0, x0, :lo12:.LC2
32         bl      printf
33 ; возврат 0
34         mov     w0, 0
35 ; восстановить FP и LR:
36         ldp     x29, x30, [sp], 16
37         ret
```

Теперь x это глобальная переменная, и её адрес вычисляется при помощи пары инструкций ADRP/ADD (строки 21 и 25).

7.2.7. MIPS

Неинициализированная глобальная переменная

Так что теперь переменная x глобальная. Сделаем исполняемый файл вместо объектного и загрузим его в IDA. IDA показывает присутствие переменной x в ELF-секции .sbss (помните о «Global Pointer»? 3.5.1 (стр. 18)), так как переменная не инициализируется в самом начале.

Листинг 7.8: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

[2] linker в англоязычной литературе

```
.text:004006C0 main:
.text:004006C0
.text:004006C0 var_10          = -0x10
.text:004006C0 var_4           = -4
.text:004006C0
; пролог функции:
.text:004006C0                 lui     $gp, 0x42
.text:004006C4                 addiu   $sp, -0x20
.text:004006C8                 li      $gp, 0x418940
.text:004006CC                 sw      $ra, 0x20+var_4($sp)
.text:004006D0                 sw      $gp, 0x20+var_10($sp)
; вызов puts():
.text:004006D4                 la      $t9, puts
.text:004006D8                 lui     $a0, 0x40
.text:004006DC                 jalr    $t9 ; puts
.text:004006E0                 la      $a0, aEnterX     # "Enter X:" ; branch delay slot
; вызов scanf():
.text:004006E4                 lw      $gp, 0x20+var_10($sp)
.text:004006E8                 lui     $a0, 0x40
.text:004006EC                 la      $t9, __isoc99_scanf
; подготовить адрес x:
.text:004006F0                 la      $a1, x
.text:004006F4                 jalr    $t9 ; __isoc99_scanf
.text:004006F8                 la      $a0, aD          # "%d"       ; branch delay slot
; вызов printf():
.text:004006FC                 lw      $gp, 0x20+var_10($sp)
.text:00400700                 lui     $a0, 0x40
; взять адрес x:
.text:00400704                 la      $v0, x
.text:00400708                 la      $t9, printf
; загрузить значение из переменной "x" и передать его в printf() в $a1:
.text:0040070C                 lw      $a1, (x - 0x41099C)($v0)
.text:00400710                 jalr    $t9 ; printf
.text:00400714                 la      $a0, aYouEnteredD___  # "You entered %d...\n" ; branch delay ↙
    ↳ slot
; эпилог функции:
.text:00400718                 lw      $ra, 0x20+var_4($sp)
.text:0040071C                 move    $v0, $zero
.text:00400720                 jr      $ra
.text:00400724                 addiu   $sp, 0x20  ; branch delay slot

...

.sbss:0041099C  # Segment type: Uninitialized
.sbss:0041099C                 .sbss
.sbss:0041099C                 .globl x
.sbss:0041099C x:              .space 4
.sbss:0041099C
```

IDA уменьшает количество информации, так что сделаем также листинг используя objdump и добавим туда свои комментарии:

Листинг 7.9: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (objdump)

```
004006c0 <main>:
; пролог функции:
  4006c0:       3c1c0042        lui     gp,0x42
  4006c4:       27bdffe0        addiu   sp,sp,-32
  4006c8:       279c8940        addiu   gp,gp,-30400
  4006cc:       afbf001c        sw      ra,28(sp)
  4006d0:       afbc0010        sw      gp,16(sp)
; вызов puts():
  4006d4:       8f998034        lw      t9,-32716(gp)
  4006d8:       3c040040        lui     a0,0x40
  4006dc:       0320f809        jalr    t9
  4006e0:       248408f0        addiu   a0,a0,2288 ; branch delay slot
; вызов scanf():
  4006e4:       8fbc0010        lw      gp,16(sp)
  4006e8:       3c040040        lui     a0,0x40
  4006ec:       8f998038        lw      t9,-32712(gp)
; подготовить адрес x:
```

```
18   4006f0:       8f858044        lw      a1,-32700(gp)
19   4006f4:       0320f809        jalr    t9
20   4006f8:       248408fc        addiu   a0,a0,2300 ; branch delay slot
21 ; вызов printf():
22   4006fc:       8fbc0010        lw      gp,16(sp)
23   400700:       3c040040        lui     a0,0x40
24 ; взять адрес x:
25   400704:       8f828044        lw      v0,-32700(gp)
26   400708:       8f99803c        lw      t9,-32708(gp)
27 ; загрузить значение из переменной "x" и передать его в printf() в $a1:
28   40070c:       8c450000        lw      a1,0(v0)
29   400710:       0320f809        jalr    t9
30   400714:       24840900        addiu   a0,a0,2304 ; branch delay slot
31 ; эпилог функции:
32   400718:       8fbf001c        lw      ra,28(sp)
33   40071c:       00001021        move    v0,zero
34   400720:       03e00008        jr      ra
35   400724:       27bd0020        addiu   sp,sp,32   ; branch delay slot
36 ; набор NOP-ов для выравнивания начала следующей ф-ции по 16-байтной границе:
37   400728:       00200825        move    at,at
38   40072c:       00200825        move    at,at
```

Теперь мы видим, как адрес переменной x берется из буфера 64KiB, используя GP и прибавление к нему отрицательного смещения (строка 18). И даже более того: адреса трех внешних функций, используемых в нашем примере (`puts()`, `scanf()`, `printf()`) также берутся из буфера 64KiB используя GP (строки 9, 16 и 26). GP указывает на середину буфера, так что такие смещения могут нам подсказать, что адреса всех трех функций, а также адрес переменной x расположены где-то в самом начале буфера. Действительно, ведь наш пример крохотный.

Ещё нужно отметить что функция заканчивается двумя NOP-ами (`MOVE $AT,$AT` — это холостая инструкция), чтобы выровнять начало следующей функции по 16-байтной границе.

Инициализированная глобальная переменная

Немного изменим наш пример и сделаем, чтобы у x было значение по умолчанию:

```
int x=10; // значение по умолчанию
```

Теперь IDA показывает что переменная x располагается в секции .data:

Листинг 7.10: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
.text:004006A0 main:
.text:004006A0
.text:004006A0 var_10          = -0x10
.text:004006A0 var_8           = -8
.text:004006A0 var_4           = -4
.text:004006A0
.text:004006A0                 lui     $gp, 0x42
.text:004006A4                 addiu   $sp, -0x20
.text:004006A8                 li      $gp, 0x418930
.text:004006AC                 sw      $ra, 0x20+var_4($sp)
.text:004006B0                 sw      $s0, 0x20+var_8($sp)
.text:004006B4                 sw      $gp, 0x20+var_10($sp)
.text:004006B8                 la      $t9, puts
.text:004006BC                 lui     $a0, 0x40
.text:004006C0                 jalr    $t9 ; puts
.text:004006C4                 la      $a0, aEnterX     # "Enter X:"
.text:004006C8                 lw      $gp, 0x20+var_10($sp)
; подготовить старшую часть адреса x:
.text:004006CC                 lui     $s0, 0x41
.text:004006D0                 la      $t9, __isoc99_scanf
.text:004006D4                 lui     $a0, 0x40
; прибавить младшую часть адреса x:
.text:004006D8                 addiu   $a1, $s0, (x - 0x410000)
; теперь адрес x в $a1.
.text:004006DC                 jalr    $t9 ; __isoc99_scanf
.text:004006E0                 la      $a0, aD          # "%d"
.text:004006E4                 lw      $gp, 0x20+var_10($sp)
; загрузить слово из памяти:
```

```
.text:004006E8                  lw      $a1, x
; значение x теперь в $a1.
.text:004006EC                  la      $t9, printf
.text:004006F0                  lui     $a0, 0x40
.text:004006F4                  jalr    $t9 ; printf
.text:004006F8                  la      $a0, aYouEnteredD___  # "You entered %d...\n"
.text:004006FC                  lw      $ra, 0x20+var_4($sp)
.text:00400700                  move    $v0, $zero
.text:00400704                  lw      $s0, 0x20+var_8($sp)
.text:00400708                  jr      $ra
.text:0040070C                  addiu   $sp, 0x20

...

.data:00410920                  .globl x
.data:00410920 x:               .word 0xA
```

Почему не .sdata? Может быть, нужно было указать какую-то опцию в GCC? Тем не менее, x теперь в .data, а это уже общая память и мы можем посмотреть как происходит работа с переменными там.

Адрес переменной должен быть сформирован парой инструкций. В нашем случае это LUI («Load Upper Immediate» — загрузить старшие 16 бит) и ADDIU («Add Immediate Unsigned Word» — прибавить значение).

Вот так же листинг сгенерированный objdump-ом для лучшего рассмотрения:

Листинг 7.11: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (objdump)

```
004006a0 <main>:
  4006a0:       3c1c0042        lui     gp,0x42
  4006a4:       27bdffe0        addiu   sp,sp,-32
  4006a8:       279c8930        addiu   gp,gp,-30416
  4006ac:       afbf001c        sw      ra,28(sp)
  4006b0:       afb00018        sw      s0,24(sp)
  4006b4:       afbc0010        sw      gp,16(sp)
  4006b8:       8f998034        lw      t9,-32716(gp)
  4006bc:       3c040040        lui     a0,0x40
  4006c0:       0320f809        jalr    t9
  4006c4:       248408d0        addiu   a0,a0,2256
  4006c8:       8fbc0010        lw      gp,16(sp)
; подготовить старшую часть адреса x:
  4006cc:       3c100041        lui     s0,0x41
  4006d0:       8f998038        lw      t9,-32712(gp)
  4006d4:       3c040040        lui     a0,0x40
; прибавить младшую часть адреса x:
  4006d8:       26050920        addiu   a1,s0,2336
; теперь адрес x в $a1.
  4006dc:       0320f809        jalr    t9
  4006e0:       248408dc        addiu   a0,a0,2268
  4006e4:       8fbc0010        lw      gp,16(sp)
; старшая часть адреса x всё еще в $s0.
; прибавить младшую часть к ней и загрузить слово из памяти:
  4006e8:       8e050920        lw      a1,2336(s0)
; значение x теперь в $a1.
  4006ec:       8f99803c        lw      t9,-32708(gp)
  4006f0:       3c040040        lui     a0,0x40
  4006f4:       0320f809        jalr    t9
  4006f8:       248408e0        addiu   a0,a0,2272
  4006fc:       8fbf001c        lw      ra,28(sp)
  400700:       00001021        move    v0,zero
  400704:       8fb00018        lw      s0,24(sp)
  400708:       03e00008        jr      ra
  40070c:       27bd0020        addiu   sp,sp,32
```

Адрес формируется используя LUI и ADDIU, но старшая часть адреса всё ещё в регистре $S0, и можно закодировать смещение в инструкции LW («Load Word»), так что одной LW достаточно для загрузки значения из переменной и передачи его в `printf()`.

Регистры хранящие временные данные имеют префикс T-, но здесь есть также регистры с префиксом S-, содержимое которых должно быть сохранено в других функциях (т.е. «saved»). Вот почему $S0 был установлен по адресу 0x4006cc и затем был использован по адресу 0x4006e8 после вызова `scanf()`. Функция `scanf()` не изменяет это значение.

7.3. Проверка результата scanf()

Как уже было упомянуто, использовать scanf() в наше время слегка старомодно. Но если уж жизнь заставила этим заниматься, нужно хотя бы проверять, сработал ли scanf() правильно или пользователь ввел вместо числа что-то другое, что scanf() не смог трактовать как число.

```
#include <stdio.h>

int main()
{
        int x;
        printf ("Enter X:\n");

        if (scanf ("%d", &x)==1)
                printf ("You entered %d...\n", x);
        else
                printf ("What you entered? Huh?\n");

        return 0;
};
```

По стандарту, scanf()[3] возвращает количество успешно полученных значений.

В нашем случае, если всё успешно и пользователь ввел таки некое число, scanf() вернет 1. А если нет, то 0 (или EOF[4]).

Добавим код, проверяющий результат scanf() и в случае ошибки он сообщает пользователю что-то другое.

Это работает предсказуемо:

```
C:\...>ex3.exe
Enter X:
123
You entered 123...

C:\...>ex3.exe
Enter X:
ouch
What you entered? Huh?
```

7.3.1. MSVC: x86

Вот что выходит на ассемблере (MSVC 2010):

```
        lea     eax, DWORD PTR _x$[ebp]
        push    eax
        push    OFFSET $SG3833 ; '%d', 00H
        call    _scanf
        add     esp, 8
        cmp     eax, 1
        jne     SHORT $LN2@main
        mov     ecx, DWORD PTR _x$[ebp]
        push    ecx
        push    OFFSET $SG3834 ; 'You entered %d...', 0aH, 00H
        call    _printf
        add     esp, 8
        jmp     SHORT $LN1@main
$LN2@main:
        push    OFFSET $SG3836 ; 'What you entered? Huh?', 0aH, 00H
        call    _printf
        add     esp, 4
$LN1@main:
        xor     eax, eax
```

Для того чтобы вызывающая функция имела доступ к результату вызываемой функции, вызываемая функция (в нашем случае scanf()) оставляет это значение в регистре EAX.

[3] scanf, wscanf: MSDN
[4] End of file (конец файла)

Мы проверяем его инструкцией CMP EAX, 1 (*CoMPare*), то есть сравниваем значение в EAX с 1.

Следующий за инструкцией CMP: условный переход JNE. Это означает *Jump if Not Equal*, то есть условный переход *если не равно*.

Итак, если EAX не равен 1, то JNE заставит CPU перейти по адресу указанном в операнде JNE, у нас это $LN2@main. Передав управление по этому адресу, CPU начнет исполнять вызов printf() с аргументом What you entered? Huh?. Но если всё нормально, перехода не случится и исполнится другой printf() с двумя аргументами: 'You entered %d...' и значением переменной x.

Для того чтобы после этого вызова не исполнился сразу второй вызов printf(), после него есть инструкция JMP, безусловный переход, который отправит процессор на место после второго printf() и перед инструкцией XOR EAX, EAX, которая реализует return 0.

Итак, можно сказать что в подавляющих случаях сравнение какой-либо переменной с чем-то другим происходит при помощи пары инструкций CMP и Jcc, где *cc* это *condition code*. CMP сравнивает два значения и выставляет флаги процессора[5]. Jcc проверяет нужные ему флаги и выполняет переход по указанному адресу (или не выполняет).

Но на самом деле, как это не парадоксально поначалу звучит, CMP это почти то же самое что и инструкция SUB, которая отнимает числа одно от другого. Все арифметические инструкции также выставляют флаги в соответствии с результатом, не только CMP. Если мы сравним 1 и 1, от единицы отнимется единица, получится 0, и выставится флаг ZF (*zero flag*), означающий, что последний полученный результат был 0. Ни при каких других значениях EAX, флаг ZF не может быть выставлен, кроме тех, когда операнды равны друг другу. Инструкция JNE проверяет только флаг ZF, и совершает переход только если флаг не поднят. Фактически, JNE это синоним инструкции JNZ (*Jump if Not Zero*). Ассемблер транслирует обе инструкции в один и тот же опкод. Таким образом, можно CMP заменить на SUB и всё будет работать также, но разница в том, что SUB всё-таки испортит значение в первом операнде. CMP это *SUB без сохранения результата, но изменяющая флаги*.

7.3.2. MSVC: x86: IDA

Наверное, уже пора делать первые попытки анализа кода в IDA. Кстати, начинающим полезно компилировать в MSVC с ключом /MD, что означает что все эти стандартные функции не будут скомпонованы с исполняемым файлом, а будут импортироваться из файла MSVCR*.DLL. Так будет легче увидеть, где какая стандартная функция используется.

Анализируя код в IDA, очень полезно делать пометки для себя (и других). . Например, разбирая этот пример, мы сразу видим, что JNZ срабатывает в случае ошибки. Можно навести курсор на эту метку, нажать «n» и переименовать метку в «error». Ещё одну метку — в «exit». Вот как у меня получилось в итоге:

```
.text:00401000 _main proc near
.text:00401000
.text:00401000 var_4 = dword ptr -4
.text:00401000 argc  = dword ptr  8
.text:00401000 argv  = dword ptr  0Ch
.text:00401000 envp  = dword ptr  10h
.text:00401000
.text:00401000       push    ebp
.text:00401001       mov     ebp, esp
.text:00401003       push    ecx
.text:00401004       push    offset Format ; "Enter X:\n"
.text:00401009       call    ds:printf
.text:0040100F       add     esp, 4
.text:00401012       lea     eax, [ebp+var_4]
.text:00401015       push    eax
.text:00401016       push    offset aD ; "%d"
.text:0040101B       call    ds:scanf
.text:00401021       add     esp, 8
.text:00401024       cmp     eax, 1
.text:00401027       jnz     short error
.text:00401029       mov     ecx, [ebp+var_4]
.text:0040102C       push    ecx
.text:0040102D       push    offset aYou ; "You entered %d...\n"
.text:00401032       call    ds:printf
.text:00401038       add     esp, 8
.text:0040103B       jmp     short exit
.text:0040103D
.text:0040103D error: ; CODE XREF: _main+27
.text:0040103D       push    offset aWhat ; "What you entered? Huh?\n"
.text:00401042       call    ds:printf
```

[5] См. также о флагах x86-процессора: wikipedia.

```
.text:00401048       add     esp, 4
.text:0040104B
.text:0040104B exit: ; CODE XREF: _main+3B
.text:0040104B       xor     eax, eax
.text:0040104D       mov     esp, ebp
.text:0040104F       pop     ebp
.text:00401050       retn
.text:00401050 _main endp
```

Так понимать код становится чуть легче. Впрочем, меру нужно знать во всем и комментировать каждую инструкцию не стоит.

В IDA также можно скрывать части функций: нужно выделить скрываемую часть, нажать «−» на цифровой клавиатуре и ввести текст .

Скроем две части и придумаем им названия:

```
.text:00401000 _text segment para public 'CODE' use32
.text:00401000       assume cs:_text
.text:00401000       ;org 401000h
.text:00401000 ; ask for X
.text:00401012 ; get X
.text:00401024       cmp  eax, 1
.text:00401027       jnz  short error
.text:00401029 ; print result
.text:0040103B       jmp  short exit
.text:0040103D
.text:0040103D error: ; CODE XREF: _main+27
.text:0040103D       push offset aWhat ; "What you entered? Huh?\n"
.text:00401042       call ds:printf
.text:00401048       add  esp, 4
.text:0040104B
.text:0040104B exit: ; CODE XREF: _main+3B
.text:0040104B       xor  eax, eax
.text:0040104D       mov  esp, ebp
.text:0040104F       pop  ebp
.text:00401050       retn
.text:00401050 _main endp
```

Раскрывать скрытые части функций можно при помощи «+» на цифровой клавиатуре .

Нажав «пробел», мы увидим, как IDA может представить функцию в виде графа:



Рис. 7.7: Отображение функции в IDA в виде графа

После каждого условного перехода видны две стрелки: зеленая и красная. Зеленая ведет к тому блоку, который исполнится если переход сработает, а красная — если не сработает.

В этом режиме также можно сворачивать узлы и давать им названия («group nodes»). Сделаем это для трех блоков:



Рис. 7.8: Отображение в IDA в виде графа с тремя свернутыми блоками

Всё это очень полезно делать. Вообще, очень важная часть работы реверсера (да и любого исследователя) состоит в том, чтобы уменьшать количество имеющейся информации.

7.3.3. MSVC: x86 + OllyDbg

Попробуем в OllyDbg немного хакнуть программу и сделать вид, что `scanf()` срабатывает всегда без ошибок.

Когда в `scanf()` передается адрес локальной переменной, изначально в этой переменной находится некий мусор. В данном случае это 0x6E494714:



Рис. 7.9: OllyDbg: передача адреса переменной в `scanf()`

Когда `scanf()` запускается, вводим в консоли что-то непохожее на число, например «asdasd». `scanf()` заканчивается с 0 в EAX, что означает, что произошла ошибка:



Рис. 7.10: OllyDbg: `scanf()` закончился с ошибкой

Вместе с этим мы можем посмотреть на локальную переменную в стеке — она не изменилась. Действительно, ведь что туда записала бы функция `scanf()`? Она не делала ничего кроме возвращения нуля.

Попробуем ещё немного «хакнуть» нашу программу. Щелкнем правой кнопкой на EAX, там, в числе опций, будет также «Set to 1». Это нам и нужно.

В EAX теперь 1, последующая проверка пройдет как надо, и `printf()` выведет значение переменной из стека.

Запускаем (F9) и видим в консоли следующее:



Рис. 7.11: консоль

Действительно, 1850296084 это десятичное представление числа в стеке (0x6E494714)!

7.3.4. MSVC: x86 + Hiew

Это ещё может быть и простым примером исправления исполняемого файла. Мы можем попробовать исправить его таким образом, что программа всегда будет выводить числа, вне зависимости от ввода.

Исполняемый файл скомпилирован с импортированием функций из `MSVCR*.DLL` (т.е. с опцией `/MD`)[6], поэтому мы можем отыскать функцию `main()` в самом начале секции `.text`. Откроем исполняемый файл в Hiew, найдем самое начало секции `.text` (Enter, F8, F6, Enter, Enter).

Мы увидим следующее:

```
Hiew: ex3.exe
   C:\Polygon\ollydbg\ex3.exe          FRO --------          a32 PE .00401000 Hiew 8.02 (c)SEN
.00401000: 55                          push        ebp
.00401001: 8BEC                        mov         ebp,esp
.00401003: 51                          push        ecx
.00401004: 6800304000                  push        000403000 ;'Enter X:' --1
.00401009: FF1594204000                call        printf
.0040100F: 83C404                      add         esp,4
.00401012: 8D45FC                      lea         eax,[ebp][-4]
.00401015: 50                          push        eax
.00401016: 680C304000                  push        00040300C --2
.0040101B: FF158C204000                call        scanf
.00401021: 83C408                      add         esp,8
.00401024: 83F801                      cmp         eax,1
.00401027: 7514                        jnz        .00040103D --3
.00401029: 8B4DFC                      mov         ecx,[ebp][-4]
.0040102C: 51                          push        ecx
.0040102D: 6810304000                  push        000403010 ;'You entered %d...' --4
.00401032: FF1594204000                call        printf
.00401038: 83C408                      add         esp,8
.0040103B: EB0E                        jmps       .00040104B --5
.0040103D: 6824304000                 3push        000403024 ;'What you entered? Huh?' --6
.00401042: FF1594204000                call        printf
.00401048: 83C404                      add         esp,4
.0040104B: 33C0                       5xor         eax,eax
.0040104D: 8BE5                        mov         esp,ebp
.0040104F: 5D                          pop         ebp
.00401050: C3                          retn ; -^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-
.00401051: B84D5A0000                  mov         eax,000005A4D ;'  ZM'
1Global 2FilBlk 3CryBlk 4ReLoad 5OrdLdr 6String 7Direct 8Table  91byte 10Leave 11Naked 12AddNam
```

Рис. 7.12: Hiew: функция `main()`

Hiew находит ASCIIZ[7]-строки и показывает их, также как и имена импортируемых функций.

[6] то, что ещё называют «dynamic linking»
[7] ASCII Zero (ASCII-строка заканчивающаяся нулем)

Переведите курсор на адрес .00401027 (с инструкцией JNZ, которую мы хотим заблокировать), нажмите F3, затем наберите «9090»(что означает два NOP-а):

```
Hiew: ex3.exe
   C:\Polygon\ollydbg\ex3.exe        FWO EDITMODE        a32 PE  00000429 Hiew 8.02 (c)SEN
00000400: 55                    push    ebp
00000401: 8BEC                  mov     ebp,esp
00000403: 51                    push    ecx
00000404: 6800304000            push    000403000 ;' @0 '
00000409: FF1594204000          call    d,[000402094]
0000040F: 83C404                add     esp,4
00000412: 8D45FC                lea     eax,[ebp][-4]
00000415: 50                    push    eax
00000416: 680C304000            push    00040300C ;' @0 '
0000041B: FF158C204000          call    d,[00040208C]
00000421: 83C408                add     esp,8
00000424: 83F801                cmp     eax,1
00000427: 90                    nop
00000428: 90                    nop
00000429: 8B4DFC                mov     ecx,[ebp][-4]
0000042C: 51                    push    ecx
0000042D: 6810304000            push    000403010 ;' @0 '
00000432: FF1594204000          call    d,[000402094]
00000438: 83C408                add     esp,8
0000043B: EB0E                  jmps    00000044B
0000043D: 6824304000            push    000403024 ;' @0$'
00000442: FF1594204000          call    d,[000402094]
00000448: 83C404                add     esp,4
0000044B: 33C0                  xor     eax,eax
0000044D: 8BE5                  mov     esp,ebp
0000044F: 5D                    pop     ebp
00000450: C3                    retn ; -^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-
1      2NOPs  3      4      5      6      7      8Table 9      10     11     12
```

Рис. 7.13: Hiew: замена JNZ на два NOP-а

Затем F9 (update). Теперь исполняемый файл записан на диск. Он будет вести себя так, как нам надо.

Два NOP-а возможно, не так эстетично, как могло бы быть. Другой способ изменить инструкцию это записать 0 во второй байт опкода (смещение перехода), так что JNZ всегда будет переходить на следующую инструкцию.

Можно изменить и наоборот: первый байт заменить на EB, второй байт (смещение перехода) не трогать. Получится всегда срабатывающий безусловный переход. Теперь сообщение об ошибке будет выдаваться всегда, даже если мы ввели число.

7.3.5. MSVC: x64

Так как здесь мы работаем с переменными типа *int*, а они в x86-64 остались 32-битными, то мы здесь видим, как продолжают использоваться регистры с префиксом E-. Но для работы с указателями, конечно, используются 64-битные части регистров с префиксом R-.

Листинг 7.12: MSVC 2012 x64

```
_DATA   SEGMENT
$SG2924 DB      'Enter X:', 0aH, 00H
$SG2926 DB      '%d', 00H
$SG2927 DB      'You entered %d...', 0aH, 00H
$SG2929 DB      'What you entered? Huh?', 0aH, 00H
_DATA   ENDS

_TEXT   SEGMENT
x$ = 32
main    PROC
$LN5:
```

```
        sub     rsp, 56
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG2924 ; 'Enter X:'
        call    printf
        lea     rdx, QWORD PTR x$[rsp]
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG2926 ; '%d'
        call    scanf
        cmp     eax, 1
        jne     SHORT $LN2@main
        mov     edx, DWORD PTR x$[rsp]
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG2927 ; 'You entered %d...'
        call    printf
        jmp     SHORT $LN1@main
$LN2@main:
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG2929 ; 'What you entered? Huh?'
        call    printf
$LN1@main:
        ; возврат 0
        xor     eax, eax
        add     rsp, 56
        ret     0
main    ENDP
_TEXT   ENDS
END
```

7.3.6. ARM

ARM: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

Листинг 7.13: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
var_8           = -8

                PUSH    {R3,LR}
                ADR     R0, aEnterX     ; "Enter X:\n"
                BL      __2printf
                MOV     R1, SP
                ADR     R0, aD          ; "%d"
                BL      __0scanf
                CMP     R0, #1
                BEQ     loc_1E
                ADR     R0, aWhatYouEntered ; "What you entered? Huh?\n"
                BL      __2printf

loc_1A                                  ; CODE XREF: main+26
                MOVS    R0, #0
                POP     {R3,PC}

loc_1E                                  ; CODE XREF: main+12
                LDR     R1, [SP,#8+var_8]
                ADR     R0, aYouEnteredD___ ; "You entered %d...\n"
                BL      __2printf
                B       loc_1A
```

Здесь для нас есть новые инструкции: CMP и BEQ[8].

CMP аналогична той что в x86: она отнимает один аргумент от второго и сохраняет флаги.

BEQ совершает переход по другому адресу, если операнды при сравнении были равны, либо если результат последнего вычисления был 0, либо если флаг Z равен 1. То же что и JZ в x86.

Всё остальное просто: исполнение разветвляется на две ветки, затем они сходятся там, где в R0 записывается 0 как возвращаемое из функции значение и происходит выход из функции.

ARM64

[8](PowerPC, ARM) Branch if Equal

Листинг 7.14: Неоптимизирующий GCC 4.9.1 ARM64

```
.LC0:
        .string "Enter X:"
.LC1:
        .string "%d"
.LC2:
        .string "You entered %d...\n"
.LC3:
        .string "What you entered? Huh?"
f6:
; сохранить FP и LR в стековом фрейме:
        stp     x29, x30, [sp, -32]!
; установить стековый фрейм (FP=SP)
        add     x29, sp, 0
; загрузить указатель на строку "Enter X:"
        adrp    x0, .LC0
        add     x0, x0, :lo12:.LC0
        bl      puts
; загрузить указатель на строку "%d":
        adrp    x0, .LC1
        add     x0, x0, :lo12:.LC1
; вычислить адрес переменной x в локальном стеке
        add     x1, x29, 28
        bl      __isoc99_scanf
; scanf() возвращает результат в W0.
; проверяем его:
        cmp     w0, 1
; BNE это Branch if Not Equal (переход, если не равно)
; так что если W0<>0, произойдет переход на L2
        bne     .L2
; в этот момент W0=1, означая, что ошибки не было
; загрузить значение x из локального стека
        ldr     w1, [x29,28]
; загрузить указатель на строку "You entered %d...\n":
        adrp    x0, .LC2
        add     x0, x0, :lo12:.LC2
        bl      printf
; пропустить код, печатающий строку "What you entered? Huh?" :
        b       .L3
.L2:
; загрузить указатель на строку "What you entered? Huh?" :
        adrp    x0, .LC3
        add     x0, x0, :lo12:.LC3
        bl      puts
.L3:
; возврат 0
        mov     w0, 0
; восстановить FP и LR:
        ldp     x29, x30, [sp], 32
        ret
```

Исполнение здесь разветвляется, используя пару инструкций CMP/BNE (Branch if Not Equal: переход если не равно).

7.3.7. MIPS

Листинг 7.15: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
.text:004006A0 main:
.text:004006A0
.text:004006A0 var_18          = -0x18
.text:004006A0 var_10          = -0x10
.text:004006A0 var_4           = -4
.text:004006A0
.text:004006A0                 lui     $gp, 0x42
.text:004006A4                 addiu   $sp, -0x28
.text:004006A8                 li      $gp, 0x418960
.text:004006AC                 sw      $ra, 0x28+var_4($sp)
.text:004006B0                 sw      $gp, 0x28+var_18($sp)
```

```
.text:004006B4                 la      $t9, puts
.text:004006B8                 lui     $a0, 0x40
.text:004006BC                 jalr    $t9 ; puts
.text:004006C0                 la      $a0, aEnterX     # "Enter X:"
.text:004006C4                 lw      $gp, 0x28+var_18($sp)
.text:004006C8                 lui     $a0, 0x40
.text:004006CC                 la      $t9, __isoc99_scanf
.text:004006D0                 la      $a0, aD          # "%d"
.text:004006D4                 jalr    $t9 ; __isoc99_scanf
.text:004006D8                 addiu   $a1, $sp, 0x28+var_10  # branch delay slot
.text:004006DC                 li      $v1, 1
.text:004006E0                 lw      $gp, 0x28+var_18($sp)
.text:004006E4                 beq     $v0, $v1, loc_40070C
.text:004006E8                 or      $at, $zero       # branch delay slot, NOP
.text:004006EC                 la      $t9, puts
.text:004006F0                 lui     $a0, 0x40
.text:004006F4                 jalr    $t9 ; puts
.text:004006F8                 la      $a0, aWhatYouEntered  # "What you entered? Huh?"
.text:004006FC                 lw      $ra, 0x28+var_4($sp)
.text:00400700                 move    $v0, $zero
.text:00400704                 jr      $ra
.text:00400708                 addiu   $sp, 0x28

.text:0040070C loc_40070C:
.text:0040070C                 la      $t9, printf
.text:00400710                 lw      $a1, 0x28+var_10($sp)
.text:00400714                 lui     $a0, 0x40
.text:00400718                 jalr    $t9 ; printf
.text:0040071C                 la      $a0, aYouEnteredD___  # "You entered %d...\n"
.text:00400720                 lw      $ra, 0x28+var_4($sp)
.text:00400724                 move    $v0, $zero
.text:00400728                 jr      $ra
.text:0040072C                 addiu   $sp, 0x28
```

`scanf()` возвращает результат своей работы в регистре $V0 и он проверяется по адресу 0x004006E4 сравнивая значения в $V0 и $V1 (1 записан в $V1 ранее, на 0x004006DC). BEQ означает «Branch Equal» (переход если равно). Если значения равны (т.е. в случае успеха), произойдет переход по адресу 0x0040070C.

7.3.8. Упражнение

Как мы можем увидеть, инструкцию JNE/JNZ можно вполне заменить на JE/JZ или наоборот (или BNE на BEQ и наоборот). Но при этом ещё нужно переставить базовые блоки местами. Попробуйте сделать это в каком-нибудь примере.

7.4. Упражнения

7.4.1. Упражнение #1

Этот код, когда компилируется при помощи GCC в Linux x86-64, падает во время исполнения (segmentation fault). Но он работает в среде Windows, когда скомпилирован при помощи MSVC 2010 x86. Почему?

```
#include <string.h>
#include <stdio.h>

void alter_string(char *s)
{
        strcpy (s, "Goodbye!");
        printf ("Result: %s\n", s);
};

int main()
{
        alter_string ("Hello, world!\n");
};
```

Ответ: G.1.3 (стр. 986).

Глава 8

Доступ к переданным аргументам

Как мы уже успели заметить, вызывающая функция передает аргументы для вызываемой через стек. А как вызываемая функция получает к ним доступ?

Листинг 8.1: простой пример

```
#include <stdio.h>

int f (int a, int b, int c)
{
        return a*b+c;
};

int main()
{
        printf ("%d\n", f(1, 2, 3));
        return 0;
};
```

8.1. x86

8.1.1. MSVC

Рассмотрим пример, скомпилированный в (MSVC 2010 Express):

Листинг 8.2: MSVC 2010 Express

```
_TEXT   SEGMENT
_a$ = 8                                                 ; size = 4
_b$ = 12                                                ; size = 4
_c$ = 16                                                ; size = 4
_f      PROC
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        mov     eax, DWORD PTR _a$[ebp]
        imul    eax, DWORD PTR _b$[ebp]
        add     eax, DWORD PTR _c$[ebp]
        pop     ebp
        ret     0
_f      ENDP

_main   PROC
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        push    3 ; третий аргумент
        push    2 ; второй аргумент
        push    1 ; первый аргумент
        call    _f
        add     esp, 12
        push    eax
        push    OFFSET $SG2463 ; '%d', 0aH, 00H
```

```
        call    _printf
        add     esp, 8
        ; возврат 0
        xor     eax, eax
        pop     ebp
        ret     0
_main   ENDP
```

Итак, здесь видно: в функции `main()` заталкиваются три числа в стек и вызывается функция `f(int,int,int)`. Внутри `f()` доступ к аргументам, также как и к локальным переменным, происходит через макросы: `_a$ = 8`, но разница в том, что эти смещения со знаком *плюс*, таким образом если прибавить макрос _a$ к указателю на EBP, то адресуется *внешняя* часть фрейма стека относительно EBP.

Далее всё более-менее просто: значение a помещается в EAX. Далее EAX умножается при помощи инструкции IMUL на то, что лежит в _b, и в EAX остается произведение этих двух значений. Далее к регистру EAX прибавляется то, что лежит в _c. Значение из EAX никуда не нужно перекладывать, оно уже лежит где надо. Возвращаем управление вызываемой функции — она возьмет значение из EAX и отправит его в `printf()`.

8.1.2. MSVC + OllyDbg

Проиллюстрируем всё это в OllyDbg. Когда мы протрассируем до первой инструкции в `f()`, которая использует какой-то из аргументов (первый), мы увидим, что EBP указывает на фрейм стека. Он выделен красным прямоугольником. Самый первый элемент фрейма стека — это сохраненное значение EBP, затем RA. Третий элемент это первый аргумент функции, затем второй аргумент и третий. Для доступа к первому аргументу функции нужно прибавить к EBP 8 (2 32-битных слова).

OllyDbg в курсе этого, так что он добавил комментарии к элементам стека вроде «RETURN from» и «Arg1 = ...», и т.д.

N.B.: аргументы функции являются членами фрейма стека вызывающей функции, а не текущей. Поэтому OllyDbg отметил элементы «Arg» как члены другого фрейма стека.



Рис. 8.1: OllyDbg: внутри функции `f()`

8.1.3. GCC

Скомпилируем то же в GCC 4.4.1 и посмотрим результат в IDA:

Листинг 8.3: GCC 4.4.1

```
                public f
f               proc near

arg_0           = dword ptr  8
arg_4           = dword ptr  0Ch
arg_8           = dword ptr  10h

                push    ebp
```

```
                mov     ebp, esp
                mov     eax, [ebp+arg_0] ; первый аргумент
                imul    eax, [ebp+arg_4] ; второй аргумент
                add     eax, [ebp+arg_8] ; третий аргумент
                pop     ebp
                retn
f               endp

                public main
main            proc near

var_10          = dword ptr -10h
var_C           = dword ptr -0Ch
var_8           = dword ptr -8

                push    ebp
                mov     ebp, esp
                and     esp, 0FFFFFFF0h
                sub     esp, 10h
                mov     [esp+10h+var_8], 3 ; третий аргумент
                mov     [esp+10h+var_C], 2 ; второй аргумент
                mov     [esp+10h+var_10], 1 ; первый аргумент
                call    f
                mov     edx, offset aD  ; "%d\n"
                mov     [esp+10h+var_C], eax
                mov     [esp+10h+var_10], edx
                call    _printf
                mov     eax, 0
                leave
                retn
main            endp
```

Практически то же самое, если не считать мелких отличий описанных ранее.

После вызова обоих функций указатель стека не возвращается назад, потому что предпоследняя инструкция LEAVE (A.6.2 (стр. 965)) делает это за один раз, в конце исполнения.

8.2. x64

В x86-64 всё немного иначе, здесь аргументы функции (4 или 6) передаются через регистры, а callee из читает их из регистров, а не из стека.

8.2.1. MSVC

Оптимизирующий MSVC:

Листинг 8.4: Оптимизирующий MSVC 2012 x64

```
$SG2997 DB      '%d', 0aH, 00H

main    PROC
        sub     rsp, 40
        mov     edx, 2
        lea     r8d, QWORD PTR [rdx+1] ; R8D=3
        lea     ecx, QWORD PTR [rdx-1] ; ECX=1
        call    f
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG2997 ; '%d'
        mov     edx, eax
        call    printf
        xor     eax, eax
        add     rsp, 40
        ret     0
main    ENDP

f       PROC
        ; ECX - первый аргумент
        ; EDX - второй аргумент
```

```
        ; R8D - третий аргумент
        imul    ecx, edx
        lea     eax, DWORD PTR [r8+rcx]
        ret     0
f       ENDP
```

Как видно, очень компактная функция `f()` берет аргументы прямо из регистров. Инструкция `LEA` используется здесь для сложения чисел. Должно быть компилятор посчитал, что это будет эффективнее использования `ADD`. В самой `main()` `LEA` также используется для подготовки первого и третьего аргумента: должно быть, компилятор решил, что `LEA` будет работать здесь быстрее, чем загрузка значения в регистр при помощи `MOV`.

Попробуем посмотреть вывод неоптимизирующего MSVC:

Листинг 8.5: MSVC 2012 x64

```
f               proc near

; shadow space:
arg_0           = dword ptr  8
arg_8           = dword ptr  10h
arg_10          = dword ptr  18h

                ; ECX - первый аргумент
                ; EDX - второй аргумент
                ; R8D - третий аргумент
                mov     [rsp+arg_10], r8d
                mov     [rsp+arg_8], edx
                mov     [rsp+arg_0], ecx
                mov     eax, [rsp+arg_0]
                imul    eax, [rsp+arg_8]
                add     eax, [rsp+arg_10]
                retn
f               endp

main            proc near
                sub     rsp, 28h
                mov     r8d, 3 ; третий аргумент
                mov     edx, 2 ; второй аргумент
                mov     ecx, 1 ; первый аргумент
                call    f
                mov     edx, eax
                lea     rcx, $SG2931    ; "%d\n"
                call    printf

                ; возврат 0
                xor     eax, eax
                add     rsp, 28h
                retn
main            endp
```

Немного путаннее: все 3 аргумента из регистров зачем-то сохраняются в стеке. Это называется «shadow space» [1]: каждая функция в Win64 может (хотя и не обязана) сохранять значения 4-х регистров там. Это делается по крайней мере из-за двух причин: 1) в большой функции отвести целый регистр (а тем более 4 регистра) для входного аргумента слишком расточительно, так что к нему будет обращение через стек; 2) отладчик всегда знает, где найти аргументы функции в момент останова[2].

Так что, какие-то большие функции могут сохранять входные аргументы в «shadows space» для использования в будущем, а небольшие функции, как наша, могут этого и не делать.

Место в стеке для «shadow space» выделяет именно caller.

8.2.2. GCC

Оптимизирующий GCC также делает понятный код:

Листинг 8.6: Оптимизирующий GCC 4.4.6 x64

[1] MSDN
[2] MSDN

```
f:
        ; EDI – первый аргумент
        ; ESI – второй аргумент
        ; EDX – третий аргумент
        imul    esi, edi
        lea     eax, [rdx+rsi]
        ret

main:
        sub     rsp, 8
        mov     edx, 3
        mov     esi, 2
        mov     edi, 1
        call    f
        mov     edi, OFFSET FLAT:.LC0 ; "%d\n"
        mov     esi, eax
        xor     eax, eax  ; количество переданных векторных регистров
        call    printf
        xor     eax, eax
        add     rsp, 8
        ret
```

Неоптимизирующий GCC:

Листинг 8.7: GCC 4.4.6 x64

```
f:
        ; EDI – первый аргумент
        ; ESI – второй аргумент
        ; EDX – третий аргумент
        push    rbp
        mov     rbp, rsp
        mov     DWORD PTR [rbp–4], edi
        mov     DWORD PTR [rbp–8], esi
        mov     DWORD PTR [rbp–12], edx
        mov     eax, DWORD PTR [rbp–4]
        imul    eax, DWORD PTR [rbp–8]
        add     eax, DWORD PTR [rbp–12]
        leave
        ret
main:
        push    rbp
        mov     rbp, rsp
        mov     edx, 3
        mov     esi, 2
        mov     edi, 1
        call    f
        mov     edx, eax
        mov     eax, OFFSET FLAT:.LC0 ; "%d\n"
        mov     esi, edx
        mov     rdi, rax
        mov     eax, 0  ; количество переданных векторных регистров
        call    printf
        mov     eax, 0
        leave
        ret
```

В соглашении о вызовах System V *NIX[Mit13] нет «shadow space», но callee тоже иногда должен сохранять где-то аргументы, потому что, опять же, регистров может и не хватить на все действия. Что мы здесь и видим.

8.2.3. GCC: uint64_t вместо int

Наш пример работал с 32-битным *int*, поэтому использовались 32-битные части регистров с префиксом E-.

Его можно немного переделать, чтобы он заработал с 64-битными значениями:

```
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
```

```
uint64_t f (uint64_t a, uint64_t b, uint64_t c)
{
        return a*b+c;
};

int main()
{
        printf ("%lld\n", f(0x1122334455667788,
                            0x1111111122222222,
                            0x3333333344444444));
        return 0;
};
```

Листинг 8.8: Оптимизирующий GCC 4.4.6 x64

```
f               proc near
                imul    rsi, rdi
                lea     rax, [rdx+rsi]
                retn
f               endp

main            proc near
                sub     rsp, 8
                mov     rdx, 3333333344444444h ; третий аргумент
                mov     rsi, 1111111122222222h ; второй аргумент
                mov     rdi, 1122334455667788h ; первый аргумент
                call    f
                mov     edi, offset format ; "%lld\n"
                mov     rsi, rax
                xor     eax, eax ; количество переданных векторных регистров
                call    _printf
                xor     eax, eax
                add     rsp, 8
                retn
main            endp
```

Собствено, всё то же самое, только используются регистры *целиком*, с префиксом R-.

8.3. ARM

8.3.1. Неоптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
.text:000000A4 00 30 A0 E1                 MOV     R3, R0
.text:000000A8 93 21 20 E0                 MLA     R0, R3, R1, R2
.text:000000AC 1E FF 2F E1                 BX      LR
...
.text:000000B0             main
.text:000000B0 10 40 2D E9                 STMFD   SP!, {R4,LR}
.text:000000B4 03 20 A0 E3                 MOV     R2, #3
.text:000000B8 02 10 A0 E3                 MOV     R1, #2
.text:000000BC 01 00 A0 E3                 MOV     R0, #1
.text:000000C0 F7 FF FF EB                 BL      f
.text:000000C4 00 40 A0 E1                 MOV     R4, R0
.text:000000C8 04 10 A0 E1                 MOV     R1, R4
.text:000000CC 5A 0F 8F E2                 ADR     R0, aD_0        ; "%d\n"
.text:000000D0 E3 18 00 EB                 BL      __2printf
.text:000000D4 00 00 A0 E3                 MOV     R0, #0
.text:000000D8 10 80 BD E8                 LDMFD   SP!, {R4,PC}
```

В функции `main()` просто вызываются две функции, в первую (`f()`) передается три значения.

Как уже было упомянуто, первые 4 значения в ARM обычно передаются в первых 4-х регистрах (R0-R3).

Функция `f()`, как видно, использует три первых регистра (R0-R2) как аргументы.

Инструкция `MLA` (*Multiply Accumulate*) перемножает два первых операнда (R3 и R1), прибавляет к произведению третий операнд (R2) и помещает результат в нулевой регистр (R0), через который, по стандарту, возвращаются значения функций.

Умножение и сложение одновременно[3] (*Fused multiply–add*) это часто применяемая операция. Кстати, аналогичной инструкции в x86 не было до появления FMA-инструкций в SIMD[4].

Самая первая инструкция MOV R3, R0, по-видимому, избыточна (можно было бы обойтись только одной инструкцией MLA). Компилятор не оптимизировал её, ведь, это компиляция без оптимизации.

Инструкция BX возвращает управление по адресу, записанному в LR и, если нужно, переключает режимы процессора с Thumb на ARM или наоборот. Это может быть необходимым потому, что, как мы видим, функции f() неизвестно, из какого кода она будет вызываться, из ARM или Thumb. Поэтому, если она будет вызываться из кода Thumb, BX не только возвращает управление в вызывающую функцию, но также переключает процессор в режим Thumb. Либо не переключит, если функция вызывалась из кода для режима ARM: [ARM12, A2.3.2].

8.3.2. Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
.text:00000098                 f
.text:00000098 91 20 20 E0                     MLA     R0, R1, R0, R2
.text:0000009C 1E FF 2F E1                     BX      LR
```

А вот и функция f(), скомпилированная компилятором Keil в режиме полной оптимизации (-O3). Инструкция MOV была оптимизирована: теперь MLA использует все входящие регистры и помещает результат в R0, где вызываемая функция будет его читать и использовать.

8.3.3. Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
.text:0000005E 48 43                           MULS    R0, R1
.text:00000060 80 18                           ADDS    R0, R0, R2
.text:00000062 70 47                           BX      LR
```

В режиме Thumb инструкция MLA недоступна, так что компилятору пришлось сгенерировать код, делающий обе операции по отдельности. Первая инструкция MULS умножает R0 на R1, оставляя результат в R1. Вторая (ADDS) складывает результат и R2, оставляя результат в R0.

8.3.4. ARM64

Оптимизирующий GCC (Linaro) 4.9

Тут всё просто. MADD это просто инструкция, производящая умножение и сложение одновременно (как MLA, которую мы уже видели). Все 3 аргумента передаются в 32-битных частях X-регистров. Действительно, типы аргументов это 32-битные *int*'ы. Результат возвращается в W0.

Листинг 8.9: Оптимизирующий GCC (Linaro) 4.9

```
f:
        madd    w0, w0, w1, w2
        ret

main:
; сохранить FP и LR в стековом фрейме:
        stp     x29, x30, [sp, -16]!
        mov     w2, 3
        mov     w1, 2
        add     x29, sp, 0
        mov     w0, 1
        bl      f
        mov     w1, w0
        adrp    x0, .LC7
        add     x0, x0, :lo12:.LC7
        bl      printf
; возврат 0
        mov     w0, 0
; восстановить FP и LR
        ldp     x29, x30, [sp], 16
```

[3] Wikipedia: Умножение-сложение
[4] wikipedia

```
        ret

.LC7:
        .string "%d\n"
```

Также расширим все типы данных до 64-битных `uint64_t` и попробуем:

```
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

uint64_t f (uint64_t a, uint64_t b, uint64_t c)
{
        return a*b+c;
};

int main()
{
        printf ("%lld\n", f(0x1122334455667788,
                            0x1111111122222222,
                            0x3333333344444444));
        return 0;
};
```

```
f:
        madd    x0, x0, x1, x2
        ret
main:
        mov     x1, 13396
        adrp    x0, .LC8
        stp     x29, x30, [sp, -16]!
        movk    x1, 0x27d0, lsl 16
        add     x0, x0, :lo12:.LC8
        movk    x1, 0x122, lsl 32
        add     x29, sp, 0
        movk    x1, 0x58be, lsl 48
        bl      printf
        mov     w0, 0
        ldp     x29, x30, [sp], 16
        ret

.LC8:
        .string "%lld\n"
```

Функция `f()` точно такая же, только теперь используются полные части 64-битных X-регистров. Длинные 64-битные значения загружаются в регистры по частям, это описано здесь: 28.3.1 (стр. 465).

Неоптимизирующий GCC (Linaro) 4.9

Неоптимизирующий компилятор выдает немного лишнего кода:

```
f:
        sub     sp, sp, #16
        str     w0, [sp,12]
        str     w1, [sp,8]
        str     w2, [sp,4]
        ldr     w1, [sp,12]
        ldr     w0, [sp,8]
        mul     w1, w1, w0
        ldr     w0, [sp,4]
        add     w0, w1, w0
        add     sp, sp, 16
        ret
```

Код сохраняет входные аргументы в локальном стеке на случай если кому-то (или чему-то) в этой функции понадобится использовать регистры `W0...W2`, перезаписывая оригинальные аргументы функции, которые могут понадобится в будущем. Это называется *Register Save Area*. [ARM13c] Вызываемая функция не обязана сохранять их. Это то же что и «Shadow Space»: 8.2.1 (стр. 94).

Почему оптимизирующий GCC 4.9 убрал этот, сохраняющий аргументы, код? Потому что он провел дополнительную работу по оптимизации и сделал вывод, что аргументы функции не понадобятся в будущем и регистры W0...W2 также не будут использоваться.

Также мы видим пару инструкций MUL/ADD вместо одной MADD.

8.4. MIPS

Листинг 8.10: Оптимизирующий GCC 4.4.5

```
.text:00000000 f:
; $a0=a
; $a1=b
; $a2=c
.text:00000000                 mult    $a1, $a0
.text:00000004                 mflo    $v0
.text:00000008                 jr      $ra
.text:0000000C                 addu    $v0, $a2, $v0    ; branch delay slot
; результат в $v0 во время выхода

.text:00000010 main:
.text:00000010
.text:00000010 var_10          = -0x10
.text:00000010 var_4           = -4
.text:00000010
.text:00000010                 lui     $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
.text:00000014                 addiu   $sp, -0x20
.text:00000018                 la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
.text:0000001C                 sw      $ra, 0x20+var_4($sp)
.text:00000020                 sw      $gp, 0x20+var_10($sp)
; установить c:
.text:00000024                 li      $a2, 3
; установить a:
.text:00000028                 li      $a0, 1
.text:0000002C                 jal     f
; установить b:
.text:00000030                 li      $a1, 2           ; branch delay slot
; результат сейчас в $v0
.text:00000034                 lw      $gp, 0x20+var_10($sp)
.text:00000038                 lui     $a0, ($LC0 >> 16)
.text:0000003C                 lw      $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
.text:00000040                 la      $a0, ($LC0 & 0xFFFF)
.text:00000044                 jalr    $t9
; взять результат ф-ции f() и передать его как второй аргумент в printf():
.text:00000048                 move    $a1, $v0         ; branch delay slot
.text:0000004C                 lw      $ra, 0x20+var_4($sp)
.text:00000050                 move    $v0, $zero
.text:00000054                 jr      $ra
.text:00000058                 addiu   $sp, 0x20        ; branch delay slot
```

Первые 4 аргумента функции передаются в четырех регистрах с префиксами A-.

В MIPS есть два специальных регистра: HI и LO, которые выставляются в 64-битный результат умножения во время исполнения инструкции MULT. К регистрам можно обращаться только используя инструкции MFLO и MFHI. Здесь MFLO берет младшую часть результата умножения и записывает в $V0. Так что старшая 32-битная часть результата игнорируется (содержимое регистра HI не используется). Действительно, мы ведь работаем с 32-битным типом *int*.

И наконец, ADDU («Add Unsigned» — добавить беззнаковое) прибавляет значение третьего аргумента к результату.

В MIPS есть две разных инструкции сложения: ADD и ADDU. На самом деле, дело не в знаковых числах, а в исключениях: ADD может вызвать исключение во время переполнения. Это иногда полезно[5] и поддерживается, например, в ЯП Ada. ADDU не вызывает исключения во время переполнения. А так как Си/Си++ не поддерживает всё это, мы видим здесь ADDU вместо ADD.

32-битный результат оставляется в $V0.

В main() есть новая для нас инструкция: JAL («Jump and Link»). Разница между JAL и JALR в том, что относительное смещение кодируется в первой инструкции, а JALR переходит по абсолютному адресу, записанному в регистр («Jump

[5] http://go.yurichev.com/17326

and Link Register»). Обе функции `f()` и `main()` расположены в одном объектном файле, так что относительный адрес `f()` известен и фиксирован.

Глава 9

Ещё о возвращаемых результатах

Результат выполнения функции в x86 обычно возвращается[1] через регистр EAX, а если результат имеет тип байт или символ (*char*), то в самой младшей части EAX — AL. Если функция возвращает число с плавающей запятой, то будет использован регистр FPU ST(0). В ARM обычно результат возвращается в регистре R0.

9.1. Попытка использовать результат функции возвращающей *void*

Кстати, что будет, если возвращаемое значение в функции main() объявлять не как *int*, а как *void*?

Т.н. startup-код вызывает main() примерно так:

```
push envp
push argv
push argc
call main
push eax
call exit
```

Иными словами:

```
exit(main(argc,argv,envp));
```

Если вы объявите main() как *void*, и ничего не будете возвращать явно (при помощи выражения *return*), то в единственный аргумент exit() попадет то, что лежало в регистре EAX на момент выхода из main(). Там, скорее всего, будет какие-то случайное число, оставшееся от работы вашей функции. Так что код завершения программы будет псевдослучайным.

Мы можем это проиллюстрировать. Заметьте, что у функции main() тип возвращаемого значения именно *void*:

```
#include <stdio.h>

void main()
{
        printf ("Hello, world!\n");
};
```

Скомпилируем в Linux.

GCC 4.8.1 заменила printf() на puts() (мы видели это прежде: 3.4.3 (стр. 15)) , но это нормально, потому что puts() возвращает количество выведенных символов, так же как и printf(). Обратите внимание на то, что EAX не обнуляется перед выходом их main(). Это значит что EAX перед выходом из main() содержит то, что puts() оставляет там.

Листинг 9.1: GCC 4.8.1

```
.LC0:
        .string "Hello, world!"
main:
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        and     esp, -16
        sub     esp, 16
```

[1] См. также: MSDN: Return Values (C++): MSDN

```
        mov     DWORD PTR [esp], OFFSET FLAT:.LC0
        call    puts
        leave
        ret
```

Напишем небольшой скрипт на bash, показывающий статус возврата («exit status» или «exit code») :

Листинг 9.2: tst.sh

```
#!/bin/sh
./hello_world
echo $?
```

И запустим:

```
$ tst.sh
Hello, world!
14
```

14 это как раз количество выведенных символов.

9.2. Что если не использовать результат функции?

`printf()` возвращает количество успешно выведенных символов, но результат работы этой функции редко используется на практике. Можно даже явно вызывать функции, чей смысл именно в возвращаемых значениях, но явно не использовать их:

```
int f()
{
    // skip first 3 random values
    rand();
    rand();
    rand();
    // and use 4th
    return rand();
};
```

Результат работы rand() остается в EAX во всех четырех случаях. Но в первых трех случаях значение, лежащее в EAX, просто выбрасывается.

9.3. Возврат структуры

Вернемся к тому факту, что возвращаемое значение остается в регистре EAX. Вот почему старые компиляторы Си не способны создавать функции, возвращающие нечто большее, нежели помещается в один регистр (обычно тип *int*), а когда нужно, приходится возвращать через указатели, указываемые в аргументах. Так что как правило, если функция должна вернуть несколько значений, она возвращает только одно, а остальные — через указатели. Хотя позже и стало возможным, вернуть, скажем, целую структуру, но этот метод до сих пор не очень популярен. Если функция должна вернуть структуру, вызывающая функция должна сама, скрыто и прозрачно для программиста, выделить место и передать указатель на него в качестве первого аргумента. Это почти то же самое что и сделать это вручную, но компилятор прячет это.

Небольшой пример:

```
struct s
{
    int a;
    int b;
    int c;
};

struct s get_some_values (int a)
{
    struct s rt;

    rt.a=a+1;
```

```
    rt.b=a+2;
    rt.c=a+3;

    return rt;
};
```

...получим (MSVC 2010 /Ox):

```
$T3853 = 8                      ; size = 4
_a$ = 12                        ; size = 4
?get_some_values@@YA?AUs@@H@Z PROC            ; get_some_values
    mov    ecx, DWORD PTR _a$[esp-4]
    mov    eax, DWORD PTR $T3853[esp-4]
    lea    edx, DWORD PTR [ecx+1]
    mov    DWORD PTR [eax], edx
    lea    edx, DWORD PTR [ecx+2]
    add    ecx, 3
    mov    DWORD PTR [eax+4], edx
    mov    DWORD PTR [eax+8], ecx
    ret    0
?get_some_values@@YA?AUs@@H@Z ENDP            ; get_some_values
```

$T3853 это имя внутреннего макроса для передачи указателя на структуру.

Этот пример можно даже переписать, используя расширения C99:

```
struct s
{
    int a;
    int b;
    int c;
};

struct s get_some_values (int a)
{
    return (struct s){.a=a+1, .b=a+2, .c=a+3};
};
```

Листинг 9.3: GCC 4.8.1

```
_get_some_values proc near

ptr_to_struct   = dword ptr  4
a               = dword ptr  8

                mov     edx, [esp+a]
                mov     eax, [esp+ptr_to_struct]
                lea     ecx, [edx+1]
                mov     [eax], ecx
                lea     ecx, [edx+2]
                add     edx, 3
                mov     [eax+4], ecx
                mov     [eax+8], edx
                retn
_get_some_values endp
```

Как видно, функция просто заполняет поля в структуре, выделенной вызывающей функцией. Как если бы передавался просто указатель на структуру. Так что никаких проблем с эффективностью нет.

Глава 10

Указатели

Указатели также часто используются для возврата значений из функции (вспомните случай со `scanf()` (7 (стр. 61))). Например, когда функции нужно вернуть сразу два значения.

10.1. Пример с глобальными переменными

```
#include <stdio.h>

void f1 (int x, int y, int *sum, int *product)
{
        *sum=x+y;
        *product=x*y;
};

int sum, product;

void main()
{
        f1(123, 456, &sum, &product);
        printf ("sum=%d, product=%d\n", sum, product);
};
```

Это компилируется в:

Листинг 10.1: Оптимизирующий MSVC 2010 (/Ob0)

```
COMM    _product:DWORD
COMM    _sum:DWORD
$SG2803 DB      'sum=%d, product=%d', 0aH, 00H

_x$ = 8                                                 ; size = 4
_y$ = 12                                                ; size = 4
_sum$ = 16                                              ; size = 4
_product$ = 20                                          ; size = 4
_f1     PROC
        mov     ecx, DWORD PTR _y$[esp-4]
        mov     eax, DWORD PTR _x$[esp-4]
        lea     edx, DWORD PTR [eax+ecx]
        imul    eax, ecx
        mov     ecx, DWORD PTR _product$[esp-4]
        push    esi
        mov     esi, DWORD PTR _sum$[esp]
        mov     DWORD PTR [esi], edx
        mov     DWORD PTR [ecx], eax
        pop     esi
        ret     0
_f1     ENDP

_main   PROC
        push    OFFSET _product
        push    OFFSET _sum
        push    456                                     ; 000001c8H
```

```
        push    123                                     ; 0000007bH
        call    _f1
        mov     eax, DWORD PTR _product
        mov     ecx, DWORD PTR _sum
        push    eax
        push    ecx
        push    OFFSET $SG2803
        call    DWORD PTR __imp__printf
        add     esp, 28                                 ; 0000001cH
        xor     eax, eax
        ret     0
_main   ENDP
```

Посмотрим это в OllyDbg:



Рис. 10.1: OllyDbg: передаются адреса двух глобальных переменных в `f1()`

В начале адреса обоих глобальных переменных передаются в `f1()`. Можно нажать «Follow in dump» на элементе стека и в окне слева увидим место в сегменте данных, выделенное для двух переменных. Эти переменные обнулены, потому что по стандарту неинициализированные данные (BSS) обнуляются перед началом исполнения: [ISO07, 6.7.8p10].

И они находятся в сегменте данных, о чем можно удостовериться, нажав Alt-M и увидев карту памяти:

Memory map

Address	Size	Owner	Section	Contains	Type	Access	Initial	Mapped as
00050000	00004000				Map	R	R	
00060000	00001000				Priv	RW	RW	
00070000	00067000				Map	R	R	C:\Windows\System32\loc
00159000	00007000				Priv	RW Gua	RW Gua	
0030D000	00001000				Priv	RW Gua	RW Gua	
0030E000	00002000			Stack of main thread	Priv	RW	RW	
00460000	00005000			Heap	Priv	RW	RW	
004A0000	00007000				Priv	RW	RW	
006B0000	0000C000			Default heap	Priv	RW	RW	
00870000	00001000	global		PE header	Img	R	RWE Cop	
00871000	00001000	global	.text	Code	Img	R E	RWE Cop	
00872000	00001000	global	.rdata	Imports	Img	R	RWE Cop	
00873000	00001000	global	.data	Data	Img	RW	RWE Cop	
00874000	00001000	global	.reloc	Relocations	Img	R	RWE Cop	
6E3E0000	00001000	MSVCR100		PE header	Img	R	RWE Cop	
6E3E1000	000B2000	MSVCR100	.text	Code,imports,exports	Img	R E	RWE Cop	
6E493000	00006000	MSVCR100	.data	Data	Img	RW Cop	RWE Cop	
6E499000	00001000	MSVCR100	.rsrc	Resources	Img	R	RWE Cop	
6E49A000	00005000	MSVCR100	.reloc	Relocations	Img	R	RWE Cop	
755D0000	00001000	Mod_755D		PE header	Img	R	RWE Cop	
755D1000	00003000				Img	R E	RWE Cop	
755D4000	00001000				Img	RW	RWE Cop	
755D5000	00003000				Img	R	RWE Cop	
755E0000	00001000	Mod_755E		PE header	Img	R	RWE Cop	
755E1000	0004D000				Img	R E	RWE Cop	
7562E000	00005000				Img	RW Cop	RWE Cop	
75633000	00009000				Img	R	RWE Cop	

Рис. 10.2: OllyDbg: карта памяти

Трассируем (F7) до начала исполнения f1( ):



Рис. 10.3: OllyDbg: начало работы f1( )

В стеке видны значения 456 (0x1C8) и 123 (0x7B), а также адреса двух глобальных переменных.

Трассируем до конца f1( ). Мы видим в окне слева, как результаты вычисления появились в глобальных переменных:



Рис. 10.4: OllyDbg: f1( ) заканчивает работу

Теперь из глобальных переменных значения загружаются в регистры для передачи в `printf()`:



Рис. 10.5: OllyDbg: адреса глобальных переменных передаются в `printf()`

10.2. Пример с локальными переменными

Немного переделаем пример:

Листинг 10.2: теперь переменные локальные

```
void main()
{
        int sum, product; // теперь переменные локальные в этой ф-ции

        f1(123, 456, &sum, &product);
        printf ("sum=%d, product=%d\n", sum, product);
};
```

Код функции `f1()` не изменится. Изменится только `main()`:

Листинг 10.3: Оптимизирующий MSVC 2010 (/Ob0)

```
_product$ = -8                                          ; size = 4
_sum$ = -4                                              ; size = 4
_main   PROC
; Line 10
        sub     esp, 8
; Line 13
        lea     eax, DWORD PTR _product$[esp+8]
        push    eax
        lea     ecx, DWORD PTR _sum$[esp+12]
        push    ecx
        push    456                                     ; 000001c8H
        push    123                                     ; 0000007bH
        call    _f1
; Line 14
        mov     edx, DWORD PTR _product$[esp+24]
        mov     eax, DWORD PTR _sum$[esp+24]
        push    edx
        push    eax
        push    OFFSET $SG2803
        call    DWORD PTR __imp__printf
; Line 15
        xor     eax, eax
        add     esp, 36                                 ; 00000024H
        ret     0
```

Снова посмотрим в OllyDbg. Адреса локальных переменных в стеке это 0x2EF854 и 0x2EF858. Видно, как они заталкиваются в стек:



Рис. 10.6: OllyDbg: адреса локальных переменных заталкиваются в стек

Начало работы f1( ). В стеке по адресам 0x2EF854 и 0x2EF858 пока находится случайный мусор:



Рис. 10.7: OllyDbg: f1( ) начинает работу

Конец работы f1( ):



Рис. 10.8: OllyDbg: f1( ) заканчивает работу

В стеке по адресам 0x2EF854 и 0x2EF858 теперь находятся значения 0xDB18 и 0x243, это результаты работы f1( ).

10.3. Вывод

f1( ) может одинаково хорошо возвращать результаты работы в любые места памяти. В этом суть и удобство указателей. Кстати, *references* в Си++ работают точно так же. Читайте больше об этом: (51.3 (стр. 580)).

Глава 11

Оператор GOTO

Оператор GOTO считается анти-паттерном [Dij68], но тем не менее, его можно использовать в разумных пределах [Knu74], [Yur13, с. 1.3.2].

Вот простейший пример:

```
#include <stdio.h>

int main()
{
        printf ("begin\n");
        goto exit;
        printf ("skip me!\n");
exit:
        printf ("end\n");
};
```

Вот что мы получаем в MSVC 2012:

Листинг 11.1: MSVC 2012

```
$SG2934 DB      'begin', 0aH, 00H
$SG2936 DB      'skip me!', 0aH, 00H
$SG2937 DB      'end', 0aH, 00H

_main   PROC
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        push    OFFSET $SG2934 ; 'begin'
        call    _printf
        add     esp, 4
        jmp     SHORT $exit$3
        push    OFFSET $SG2936 ; 'skip me!'
        call    _printf
        add     esp, 4
$exit$3:
        push    OFFSET $SG2937 ; 'end'
        call    _printf
        add     esp, 4
        xor     eax, eax
        pop     ebp
        ret     0
_main   ENDP
```

Выражение *goto* заменяется инструкцией JMP, которая работает точно также: безусловный переход в другое место.

Вызов второго `printf()` может исполнится только при помощи человеческого вмешательства, используя отладчик или модифицирование кода.

Это также может быть простым упражнением на модификацию кода. Откроем исполняемый файл в Hiew:

```
Hiew: goto.exe
   C:\Polygon\goto.exe                    FRO --------          a32 PE .00401000
.00401000: 55                             push        ebp
.00401001: 8BEC                           mov         ebp,esp
.00401003: 6800304000                     push        000403000 ;'begin' --1
.00401008: FF1590204000                   call        printf
.0040100E: 83C404                         add         esp,4
.00401011: EB0E                           jmps       .000401021 --2
.00401013: 6808304000                     push        000403008 ;'skip me!' --3
.00401018: FF1590204000                   call        printf
.0040101E: 83C404                         add         esp,4
.00401021: 6814304000                    2push        000403014 --4
.00401026: FF1590204000                   call        printf
.0040102C: 83C404                         add         esp,4
.0040102F: 33C0                           xor         eax,eax
.00401031: 5D                             pop         ebp
.00401032: C3                             retn ; -^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-
```

Рис. 11.1: Hiew

Поместите курсор по адресу JMP (0x410), нажмите F3 (редактирование), нажмите два нуля, так что опкод становится EB 00:



Рис. 11.2: Hiew

Второй байт опкода JMP это относительное смещение от перехода. 0 означает место прямо после текущей инструкции. Теперь JMP не будет пропускать следующий вызов `printf()`.

Нажмите F9 (запись) и выйдите. Теперь мы запускаем исполняемый файл и видим это:



Рис. 11.3: Результат

Подобного же эффекта можно достичь, если заменить инструкцию JMP на две инструкции NOP. NOP имеет опкод 0x90 и длину в 1 байт, так что нужно 2 инструкции для замены.

11.1. Мертвый код

Вызов второго `printf()` также называется «мертвым кодом» («dead code») в терминах компиляторов. Это значит, что он никогда не будет исполнен. Так что если вы компилируете этот пример с оптимизацией, компилятор удаляет «мертвый код» не оставляя следа:

Листинг 11.2: Оптимизирующий MSVC 2012

```
$SG2981 DB      'begin', 0aH, 00H
$SG2983 DB      'skip me!', 0aH, 00H
$SG2984 DB      'end', 0aH, 00H

_main   PROC
        push    OFFSET $SG2981 ; 'begin'
        call    _printf
        push    OFFSET $SG2984 ; 'end'
$exit$4:
        call    _printf
        add     esp, 8
        xor     eax, eax
        ret     0
_main   ENDP
```

Впрочем, строку «skip me!» компилятор убрать забыл.

11.2. Упражнение

Попробуйте добиться того же самого в вашем любимом компиляторе и отладчике.

Глава 12

Условные переходы

12.1. Простой пример

```
#include <stdio.h>

void f_signed (int a, int b)
{
    if (a>b)
        printf ("a>b\n");
    if (a==b)
        printf ("a==b\n");
    if (a<b)
        printf ("a<b\n");
};

void f_unsigned (unsigned int a, unsigned int b)
{
    if (a>b)
        printf ("a>b\n");
    if (a==b)
        printf ("a==b\n");
    if (a<b)
        printf ("a<b\n");
};

int main()
{
    f_signed(1, 2);
    f_unsigned(1, 2);
    return 0;
};
```

12.1.1. x86

x86 + MSVC

Имеем в итоге функцию `f_signed()`:

Листинг 12.1: Неоптимизирующий MSVC 2010

```
_a$ = 8
_b$ = 12
_f_signed PROC
    push   ebp
    mov    ebp, esp
    mov    eax, DWORD PTR _a$[ebp]
    cmp    eax, DWORD PTR _b$[ebp]
    jle    SHORT $LN3@f_signed
    push   OFFSET $SG737        ; 'a>b'
    call   _printf
    add    esp, 4
```

```
$LN3@f_signed:
    mov    ecx, DWORD PTR _a$[ebp]
    cmp    ecx, DWORD PTR _b$[ebp]
    jne    SHORT $LN2@f_signed
    push   OFFSET $SG739        ; 'a==b'
    call   _printf
    add    esp, 4
$LN2@f_signed:
    mov    edx, DWORD PTR _a$[ebp]
    cmp    edx, DWORD PTR _b$[ebp]
    jge    SHORT $LN4@f_signed
    push   OFFSET $SG741        ; 'a<b'
    call   _printf
    add    esp, 4
$LN4@f_signed:
    pop    ebp
    ret    0
_f_signed ENDP
```

Первая инструкция JLE значит *Jump if Less or Equal*. Если второй операнд больше первого или равен ему, произойдет переход туда, где будет следующая проверка. А если это условие не срабатывает (то есть второй операнд меньше первого), то перехода не будет, и сработает первый printf(). Вторая проверка это JNE: *Jump if Not Equal*. Переход не произойдет, если операнды равны.

Третья проверка JGE: *Jump if Greater or Equal* — переход если первый операнд больше второго или равен ему. Кстати, если все три условных перехода сработают, ни один printf() не вызовется. Но без внешнего вмешательства это невозможно.

Функция f_unsigned() точно такая же, за тем исключением, что используются инструкции JBE и JAE вместо JLE и JGE:

Листинг 12.2: GCC

```
_a$ = 8   ; size = 4
_b$ = 12  ; size = 4
_f_unsigned PROC
    push   ebp
    mov    ebp, esp
    mov    eax, DWORD PTR _a$[ebp]
    cmp    eax, DWORD PTR _b$[ebp]
    jbe    SHORT $LN3@f_unsigned
    push   OFFSET $SG2761    ; 'a>b'
    call   _printf
    add    esp, 4
$LN3@f_unsigned:
    mov    ecx, DWORD PTR _a$[ebp]
    cmp    ecx, DWORD PTR _b$[ebp]
    jne    SHORT $LN2@f_unsigned
    push   OFFSET $SG2763    ; 'a==b'
    call   _printf
    add    esp, 4
$LN2@f_unsigned:
    mov    edx, DWORD PTR _a$[ebp]
    cmp    edx, DWORD PTR _b$[ebp]
    jae    SHORT $LN4@f_unsigned
    push   OFFSET $SG2765    ; 'a<b'
    call   _printf
    add    esp, 4
$LN4@f_unsigned:
    pop    ebp
    ret    0
_f_unsigned ENDP
```

Здесь всё то же самое, только инструкции условных переходов немного другие: JBE — *Jump if Below or Equal* и JAE — *Jump if Above or Equal*. Эти инструкции (JA/JAE/JB/JBE) отличаются от JG/JGE/JL/JLE тем, что работают с беззнаковыми переменными.

Отступление: смотрите также секцию о представлении знака в числах (30 (стр. 471)). Таким образом, увидев где используется JG/JL вместо JA/JB и наоборот, можно сказать почти уверенно насчет того, является ли тип переменной знаковым (signed) или беззнаковым (unsigned).

Далее функция main(), где ничего нового для нас нет:

Листинг 12.3: main()

```
_main   PROC
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        push    2
        push    1
        call    _f_signed
        add     esp, 8
        push    2
        push    1
        call    _f_unsigned
        add     esp, 8
        xor     eax, eax
        pop     ebp
        ret     0
_main   ENDP
```

x86 + MSVC + OllyDbg

Если попробовать этот пример в OllyDbg, можно увидеть, как выставляются флаги. Начнем с функции `f_unsigned()`, которая работает с беззнаковыми числами. В целом в каждой функции CMP исполняется три раза, но для одних и тех же аргументов, так что флаги все три раза будут одинаковы.

Результат первого сравнения:



Рис. 12.1: OllyDbg: `f_unsigned()`: первый условный переход

Итак, флаги: C=1, P=1, A=1, Z=0, S=1, T=0, D=0, O=0. Для краткости, в OllyDbg флаги называются только одной буквой.

OllyDbg подсказывает, что первый переход (JBE) сейчас сработает. Действительно, если заглянуть в [Int13], прочитаем там, что JBE срабатывает в случаях если CF=1 или ZF=1. Условие здесь выполняется, так что переход срабатывает.

Следующий переход:



Рис. 12.2: OllyDbg: `f_unsigned()`: второй условный переход

OllyDbg подсказывает, что JNZ сработает. Действительно, JNZ срабатывает если ZF=0 (zero flag).

Третий переход, JNB:



Рис. 12.3: OllyDbg: `f_unsigned()`: третий условный переход

В [Int13] мы можем найти, что JNB срабатывает если CF=0 (carry flag). В нашем случае это не так, переход не срабатывает, и исполняется третий по счету `printf()`.

Теперь можно попробовать в OllyDbg функцию `f_signed()`, работающую с знаковыми величинами.

Флаги выставляются точно так же: C=1, P=1, A=1, Z=0, S=1, T=0, D=0, O=0.

Первый переход JLE сработает:



Рис. 12.4: OllyDbg: `f_signed()`: первый условный переход

В [Int13] мы можем прочитать, что эта инструкция срабатывает если ZF=1 или SF≠OF. В нашем случае SF≠OF, так что переход срабатывает.

Второй переход JNZ сработает: он срабатывает если ZF=0 (zero flag):



Рис. 12.5: OllyDbg: `f_signed()`: второй условный переход

Третий переход JGE не сработает, потому что он срабатывает, только если SF=OF, что в нашем случае не так:



Рис. 12.6: OllyDbg: `f_signed()`: третий условный переход

x86 + MSVC + Hiew

Можем попробовать модифицировать исполняемый файл так, чтобы функция `f_unsigned()` всегда показывала «a==b», при любых входящих значениях. Вот как она выглядит в Hiew:

```
Hiew: 7_1.exe
   C:\Polygon\ollydbg\7_1.exe          FRO --------          a32 PE .00401000 Hiew 8.02 (c)SEN
.00401000: 55                          push        ebp
.00401001: 8BEC                        mov         ebp,esp
.00401003: 8B4508                      mov         eax,[ebp][8]
.00401006: 3B450C                      cmp         eax,[ebp][00C]
.00401009: 7E0D                        jle        .000401018 --1
.0040100B: 6800B04000                  push        00040B000 --2
.00401010: E8AA000000                  call       .0004010BF --3
.00401015: 83C404                      add         esp,4
.00401018: 8B4D08                     1mov         ecx,[ebp][8]
.0040101B: 3B4D0C                      cmp         ecx,[ebp][00C]
.0040101E: 750D                        jnz        .00040102D --4
.00401020: 6808B04000                  push        00040B008 ;'a==b' --5
.00401025: E895000000                  call       .0004010BF --3
.0040102A: 83C404                      add         esp,4
.0040102D: 8B5508                     4mov         edx,[ebp][8]
.00401030: 3B550C                      cmp         edx,[ebp][00C]
.00401033: 7D0D                        jge        .000401042 --6
.00401035: 6810B04000                  push        00040B010 --7
.0040103A: E880000000                  call       .0004010BF --3
.0040103F: 83C404                      add         esp,4
.00401042: 5D                         6pop         ebp
.00401043: C3                          retn ; -^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-
.00401044: CC                          int         3
.00401045: CC                          int         3
.00401046: CC                          int         3
.00401047: CC                          int         3
.00401048: CC                          int         3
1Global 2FilBlk 3CryBlk 4ReLoad 5OrdLdr 6String 7Direct 8Table  91byte 10Leave 11Naked 12AddNam
```

Рис. 12.7: Hiew: функция `f_unsigned()`

Собственно, задач три:

- заставить первый переход срабатывать всегда;
- заставить второй переход не срабатывать никогда;
- заставить третий переход срабатывать всегда.

Так мы направим путь исполнения кода (code flow) во второй `printf()`, и он всегда будет срабатывать и выводить на консоль «a==b».

Для этого нужно изменить три инструкции (или байта):

- Первый переход теперь будет JMP, но смещение перехода (jump offset) останется прежним.
- Второй переход может быть и будет срабатывать иногда, но в любом случае он будет совершать переход только на следующую инструкцию, потому что мы выставляем смещение перехода (jump offset) в 0. В этих инструкциях смещение перехода просто прибавляется к адресу следующей инструкции. Когда смещение 0, переход будет на следующую инструкцию.
- Третий переход конвертируем в JMP точно так же, как и первый, он будет срабатывать всегда.

Что и делаем:

```
Hiew: 7_1.exe
  C:\Polygon\ollydbg\7_1.exe        FWO EDITMODE        a32 PE  00000434 Hiew 8.02 (c)SEN
00000400: 55                    push        ebp
00000401: 8BEC                  mov         ebp,esp
00000403: 8B4508                mov         eax,[ebp][8]
00000406: 3B450C                cmp         eax,[ebp][00C]
00000409: EB0D                  jmps        000000418
0000040B: 6800B04000            push        00040B000 ;' @  '
00000410: E8AA000000            call        0000004BF
00000415: 83C404                add         esp,4
00000418: 8B4D08                mov         ecx,[ebp][8]
0000041B: 3B4D0C                cmp         ecx,[ebp][00C]
0000041E: 7500                  jnz         000000420
00000420: 6808B04000            push        00040B008 ;' @  '
00000425: E895000000            call        0000004BF
0000042A: 83C404                add         esp,4
0000042D: 8B5508                mov         edx,[ebp][8]
00000430: 3B550C                cmp         edx,[ebp][00C]
00000433: EB0D                  jmps        000000442
00000435: 6810B04000            push        00040B010 ;' @  '
0000043A: E880000000            call        0000004BF
0000043F: 83C404                add         esp,4
00000442: 5D                    pop         ebp
00000443: C3                    retn ; -^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-
00000444: CC                    int         3
00000445: CC                    int         3
00000446: CC                    int         3
00000447: CC                    int         3
00000448: CC                    int         3
1      2NOPs  3      4      5      6      7      8Table 9      10     11     12
```

Рис. 12.8: Hiew: модифицируем функцию `f_unsigned()`

Если забыть про какой-то из переходов, то тогда будет срабатывать несколько вызовов `printf()`, а нам ведь нужно чтобы исполнялся только один.

Неоптимизирующий GCC

Неоптимизирующий GCC 4.4.1 производит почти такой же код, за исключением `puts()` (3.4.3 (стр. 15)) вместо `printf()`.

Оптимизирующий GCC

Наблюдательный читатель может спросить, зачем исполнять CMP так много раз, если флаги всегда одни и те же? По видимому, оптимизирующий MSVC не может этого делать, но GCC 4.8.1 делает больше оптимизаций:

Листинг 12.4: GCC 4.8.1 f_signed()

```
f_signed:
        mov     eax, DWORD PTR [esp+8]
        cmp     DWORD PTR [esp+4], eax
        jg      .L6
        je      .L7
        jge     .L1
        mov     DWORD PTR [esp+4], OFFSET FLAT:.LC2 ; "a<b"
        jmp     puts
.L6:
        mov     DWORD PTR [esp+4], OFFSET FLAT:.LC0 ; "a>b"
        jmp     puts
.L1:
        rep ret
.L7:
```

```
        mov     DWORD PTR [esp+4], OFFSET FLAT:.LC1 ; "a==b"
        jmp     puts
```

Мы здесь также видим JMP `puts` вместо CALL `puts` / RETN. Этот прием описан немного позже: 13.1.1 (стр. 148).

Нужно сказать, что x86-код такого типа редок. MSVC 2012, как видно, не может генерировать подобное. С другой стороны, программисты на ассемблере прекрасно осведомлены о том, что инструкции `Jcc` можно располагать последовательно. Так что если вы видите это где-то, имеется немалая вероятность, что этот фрагмент кода был написан вручную.

Функция `f_unsigned()` получилась не настолько эстетически короткой:

Листинг 12.5: GCC 4.8.1 f_unsigned()

```
f_unsigned:
        push    esi
        push    ebx
        sub     esp, 20
        mov     esi, DWORD PTR [esp+32]
        mov     ebx, DWORD PTR [esp+36]
        cmp     esi, ebx
        ja      .L13
        cmp     esi, ebx        ; эту инструкцию можно было бы убрать
        je      .L14
.L10:
        jb      .L15
        add     esp, 20
        pop     ebx
        pop     esi
        ret
.L15:
        mov     DWORD PTR [esp+32], OFFSET FLAT:.LC2 ; "a<b"
        add     esp, 20
        pop     ebx
        pop     esi
        jmp     puts
.L13:
        mov     DWORD PTR [esp], OFFSET FLAT:.LC0 ; "a>b"
        call    puts
        cmp     esi, ebx
        jne     .L10
.L14:
        mov     DWORD PTR [esp+32], OFFSET FLAT:.LC1 ; "a==b"
        add     esp, 20
        pop     ebx
        pop     esi
        jmp     puts
```

Тем не менее, здесь 2 инструкции CMP вместо трех. Так что, алгоритмы оптимизации GCC 4.8.1, наверное, ещё пока не идеальны.

12.1.2. ARM

32-битный ARM

Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

Листинг 12.6: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
.text:000000B8                          EXPORT f_signed
.text:000000B8                f_signed                ; CODE XREF: main+C
.text:000000B8 70 40 2D E9            STMFD   SP!, {R4-R6,LR}
.text:000000BC 01 40 A0 E1            MOV     R4, R1
.text:000000C0 04 00 50 E1            CMP     R0, R4
.text:000000C4 00 50 A0 E1            MOV     R5, R0
.text:000000C8 1A 0E 8F C2            ADRGT   R0, aAB         ; "a>b\n"
.text:000000CC A1 18 00 CB            BLGT    __2printf
.text:000000D0 04 00 55 E1            CMP     R5, R4
.text:000000D4 67 0F 8F 02            ADREQ   R0, aAB_0       ; "a==b\n"
.text:000000D8 9E 18 00 0B            BLEQ    __2printf
```

```
.text:000000DC 04 00 55 E1          CMP     R5, R4
.text:000000E0 70 80 BD A8          LDMGEFD SP!, {R4-R6,PC}
.text:000000E4 70 40 BD E8          LDMFD   SP!, {R4-R6,LR}
.text:000000E8 19 0E 8F E2          ADR     R0, aAB_1       ; "a<b\n"
.text:000000EC 99 18 00 EA          B       __2printf
.text:000000EC              ; End of function f_signed
```

Многие инструкции в режиме ARM могут быть исполнены только при некоторых выставленных флагах. Это нередко используется для сравнения чисел.

К примеру, инструкция ADD на самом деле называется ADDAL внутри, AL означает *Always*, то есть, исполнять всегда. Предикаты кодируются в 4-х старших битах инструкции 32-битных ARM-инструкций (*condition field*). Инструкция безусловного перехода B на самом деле условная и кодируется так же, как и прочие инструкции условных переходов, но имеет AL в *condition field*, то есть исполняется всегда (*execute ALways*), игнорируя флаги.

Инструкция ADRGT работает так же, как и ADR, но исполняется только в случае, если предыдущая инструкция CMP, сравнивая два числа, обнаруживает, что одно из них больше второго (*Greater Than*).

Следующая инструкция BLGT ведет себя так же, как и BL и сработает, только если результат сравнения был такой же (*Greater Than*). ADRGT записывает в R0 указатель на строку a>b\n , а BLGT вызывает `printf()`. Следовательно, эти инструкции с суффиксом -GT исполнятся только в том случае, если значение в R0 (там a) было больше, чем значение в R4 (там b).

Далее мы увидим инструкции ADREQ и BLEQ. Они работают так же, как и ADR и BL, но исполнятся только если значения при последнем сравнении были равны. Перед ними расположен ещё один CMP, потому что вызов `printf()` мог испортить состояние флагов.

Далее мы увидим LDMGEFD. Эта инструкция работает так же, как и LDMFD[1], но сработает только если в результате сравнения одно из значений было больше или равно второму (*Greater or Equal*).

Смысл инструкции LDMGEFD SP!, {R4-R6,PC} в том, что это как бы эпилог функции, но он сработает только если $a >= b$, только тогда работа функции закончится.

Но если это не так, то есть $a < b$, то исполнение дойдет до следующей инструкции LDMFD SP!, {R4-R6,LR}. Это ещё один эпилог функции. Эта инструкция восстанавливает состояние регистров R4-R6, но и LR вместо PC, таким образом, пока что, не делая возврата из функции.

Последние две инструкции вызывают `printf()` со строкой «a<b\n» в качестве единственного аргумента. Безусловный переход на `printf()` вместо возврата из функции мы уже рассматривали в секции «`printf()` с несколькими аргументами» (6.2.1 (стр. 48)).

Функция f_unsigned точно такая же, но там используются инструкции ADRHI, BLHI, и LDMCSFD. Эти предикаты (*HI = Unsigned higher, CS = Carry Set (greater than or equal)*) аналогичны рассмотренным, но служат для работы с беззнаковыми значениями.

В функции `main()` ничего нового для нас нет:

Листинг 12.7: `main()`

```
.text:00000128                  EXPORT main
.text:00000128              main
.text:00000128 10 40 2D E9      STMFD   SP!, {R4,LR}
.text:0000012C 02 10 A0 E3      MOV     R1, #2
.text:00000130 01 00 A0 E3      MOV     R0, #1
.text:00000134 DF FF FF EB      BL      f_signed
.text:00000138 02 10 A0 E3      MOV     R1, #2
.text:0000013C 01 00 A0 E3      MOV     R0, #1
.text:00000140 EA FF FF EB      BL      f_unsigned
.text:00000144 00 00 A0 E3      MOV     R0, #0
.text:00000148 10 80 BD E8      LDMFD   SP!, {R4,PC}
.text:00000148              ; End of function main
```

Так, в режиме ARM можно обойтись без условных переходов.

Почему это хорошо? Читайте здесь: 33.1 (стр. 476).

В x86 нет аналогичной возможности, если не считать инструкцию CMOVcc, это то же что и MOV, но она срабатывает только при определенных выставленных флагах, обычно выставленных при помощи CMP во время сравнения.

[1] LDMFD

Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

Листинг 12.8: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
.text:00000072             f_signed ; CODE XREF: main+6
.text:00000072 70 B5         PUSH    {R4-R6,LR}
.text:00000074 0C 00         MOVS    R4, R1
.text:00000076 05 00         MOVS    R5, R0
.text:00000078 A0 42         CMP     R0, R4
.text:0000007A 02 DD         BLE     loc_82
.text:0000007C A4 A0         ADR     R0, aAB         ; "a>b\n"
.text:0000007E 06 F0 B7 F8   BL      __2printf
.text:00000082
.text:00000082             loc_82 ; CODE XREF: f_signed+8
.text:00000082 A5 42         CMP     R5, R4
.text:00000084 02 D1         BNE     loc_8C
.text:00000086 A4 A0         ADR     R0, aAB_0       ; "a==b\n"
.text:00000088 06 F0 B2 F8   BL      __2printf
.text:0000008C
.text:0000008C             loc_8C ; CODE XREF: f_signed+12
.text:0000008C A5 42         CMP     R5, R4
.text:0000008E 02 DA         BGE     locret_96
.text:00000090 A3 A0         ADR     R0, aAB_1       ; "a<b\n"
.text:00000092 06 F0 AD F8   BL      __2printf
.text:00000096
.text:00000096             locret_96 ; CODE XREF: f_signed+1C
.text:00000096 70 BD         POP     {R4-R6,PC}
.text:00000096             ; End of function f_signed
```

В режиме Thumb только инструкции B могут быть дополнены условием исполнения (*condition code*), так что код для режима Thumb выглядит привычнее.

BLE это обычный переход с условием *Less than or Equal*, BNE — *Not Equal*, BGE — *Greater than or Equal*.

Функция f_unsigned точно такая же, но для работы с беззнаковыми величинами там используются инструкции BLS (*Unsigned lower or same*) и BCS (*Carry Set (Greater than or equal)*).

ARM64: Оптимизирующий GCC (Linaro) 4.9

Листинг 12.9: f_signed()

```
f_signed:
; W0=a, W1=b
        cmp     w0, w1
        bgt     .L19    ; Branch if Greater Than (переход, если больше чем)(a>b)
        beq     .L20    ; Branch if Equal (переход, если равно)(a==b)
        bge     .L15    ; Branch if Greater than or Equal (переход, если больше или равно)(a>=b) (здесь
    это невозможно)
        ; a<b
        adrp    x0, .LC11       ; "a<b"
        add     x0, x0, :lo12:.LC11
        b       puts
.L19:
        adrp    x0, .LC9        ; "a>b"
        add     x0, x0, :lo12:.LC9
        b       puts
.L15:   ; здесь это невозможно
        ret
.L20:
        adrp    x0, .LC10       ; "a==b"
        add     x0, x0, :lo12:.LC10
        b       puts
```

Листинг 12.10: f_unsigned()

```
f_unsigned:
        stp     x29, x30, [sp, -48]!
; W0=a, W1=b
        cmp     w0, w1
```

```
        add     x29, sp, 0
        str     x19, [sp,16]
        mov     w19, w0
        bhi     .L25    ; Branch if HIgher (переход, если выше)(a>b)
        cmp     w19, w1
        beq     .L26    ; Branch if Equal (переход, если равно)(a==b)
.L23:
        bcc     .L27    ; Branch if Carry Clear (если нет переноса)(если меньше, чем) (a<b)
; эпилог функции, сюда попасть невозможно
        ldr     x19, [sp,16]
        ldp     x29, x30, [sp], 48
        ret
.L27:
        ldr     x19, [sp,16]
        adrp    x0, .LC11       ; "a<b"
        ldp     x29, x30, [sp], 48
        add     x0, x0, :lo12:.LC11
        b       puts
.L25:
        adrp    x0, .LC9        ; "a>b"
        str     x1, [x29,40]
        add     x0, x0, :lo12:.LC9
        bl      puts
        ldr     x1, [x29,40]
        cmp     w19, w1
        bne     .L23    ; Branch if Not Equal (переход, если не равно)
.L26:
        ldr     x19, [sp,16]
        adrp    x0, .LC10       ; "a==b"
        ldp     x29, x30, [sp], 48
        add     x0, x0, :lo12:.LC10
        b       puts
```

Комментарии добавлены автором этой книги. В глаза бросается то, что компилятор не в курсе, что некоторые ситуации невозможны, поэтому кое-где в функциях остается код, который никогда не исполнится.

Упражнение

Попробуйте вручную оптимизировать функции по размеру, убрав избыточные инструкции и не добавляя новых.

12.1.3. MIPS

Одна отличительная особенность MIPS это отсутствие регистра флагов. Очевидно, так было сделано для упрощения анализа зависимости данных (data dependency).

Так что здесь есть инструкция, похожая на SETcc в x86: SLT («Set on Less Than» — установить если меньше чем, знаковая версия) и SLTU (беззнаковая версия). Эта инструкция устанавливает регистр-получатель в 1 если условие верно или в 0 в противном случае.

Затем регистр-получатель проверяется, используя инструкцию BEQ («Branch on Equal» — переход если равно) или BNE («Branch on Not Equal» — переход если не равно) и может произойти переход.

Так что эта пара инструкций должна использоваться в MIPS для сравнения и перехода.

Начнем с знаковой версии нашей функции:

Листинг 12.11: Неоптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
.text:00000000 f_signed:                               # CODE XREF: main+18
.text:00000000
.text:00000000 var_10          = -0x10
.text:00000000 var_8           = -8
.text:00000000 var_4           = -4
.text:00000000 arg_0           =  0
.text:00000000 arg_4           =  4
.text:00000000
.text:00000000                 addiu   $sp, -0x20
.text:00000004                 sw      $ra, 0x20+var_4($sp)
.text:00000008                 sw      $fp, 0x20+var_8($sp)
```

```
.text:0000000C                 move    $fp, $sp
.text:00000010                 la      $gp, __gnu_local_gp
.text:00000018                 sw      $gp, 0x20+var_10($sp)
; сохранить входные значения в локальном стеке:
.text:0000001C                 sw      $a0, 0x20+arg_0($fp)
.text:00000020                 sw      $a1, 0x20+arg_4($fp)
; reload them.
.text:00000024                 lw      $v1, 0x20+arg_0($fp)
.text:00000028                 lw      $v0, 0x20+arg_4($fp)
; $v0=b
; $v1=a
.text:0000002C                 or      $at, $zero ; NOP
; это псевдоинструкция. на самом деле, там "slt $v0,$v0,$v1" .
; так что $v0 будет установлен в 1, если $v0<$v1 (b<a) или в 0 в противном случае:
.text:00000030                 slt     $v0, $v1
; перейти на loc_5c, если условие не верно.
; это псевдоинструкция. на самом деле, там "beq $v0,$zero,loc_5c" :
.text:00000034                 beqz    $v0, loc_5C
; вывести "a>b" и выйти
.text:00000038                 or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
.text:0000003C                 lui     $v0, (unk_230 >> 16) # "a>b"
.text:00000040                 addiu   $a0, $v0, (unk_230 & 0xFFFF) # "a>b"
.text:00000044                 lw      $v0, (puts & 0xFFFF)($gp)
.text:00000048                 or      $at, $zero ; NOP
.text:0000004C                 move    $t9, $v0
.text:00000050                 jalr    $t9
.text:00000054                 or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
.text:00000058                 lw      $gp, 0x20+var_10($fp)
.text:0000005C
.text:0000005C loc_5C:                                 # CODE XREF: f_signed+34
.text:0000005C                 lw      $v1, 0x20+arg_0($fp)
.text:00000060                 lw      $v0, 0x20+arg_4($fp)
.text:00000064                 or      $at, $zero ; NOP
; проверить a==b, перейти на loc_90, если это не так:
.text:00000068                 bne     $v1, $v0, loc_90
.text:0000006C                 or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
; условие верно, вывести "a==b" и закончить:
.text:00000070                 lui     $v0, (aAB >> 16)  # "a==b"
.text:00000074                 addiu   $a0, $v0, (aAB & 0xFFFF)  # "a==b"
.text:00000078                 lw      $v0, (puts & 0xFFFF)($gp)
.text:0000007C                 or      $at, $zero ; NOP
.text:00000080                 move    $t9, $v0
.text:00000084                 jalr    $t9
.text:00000088                 or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
.text:0000008C                 lw      $gp, 0x20+var_10($fp)
.text:00000090
.text:00000090 loc_90:                                 # CODE XREF: f_signed+68
.text:00000090                 lw      $v1, 0x20+arg_0($fp)
.text:00000094                 lw      $v0, 0x20+arg_4($fp)
.text:00000098                 or      $at, $zero ; NOP
; проверить условие $v1<$v0 (a<b), установить $v0 в 1, если условие верно:
.text:0000009C                 slt     $v0, $v1, $v0
; если условие не верно (т.е. $v0==0), перейти на loc_c8:
.text:000000A0                 beqz    $v0, loc_C8
.text:000000A4                 or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
; условие верно, вывести "a<b" и закончить
.text:000000A8                 lui     $v0, (aAB_0 >> 16)  # "a<b"
.text:000000AC                 addiu   $a0, $v0, (aAB_0 & 0xFFFF)  # "a<b"
.text:000000B0                 lw      $v0, (puts & 0xFFFF)($gp)
.text:000000B4                 or      $at, $zero ; NOP
.text:000000B8                 move    $t9, $v0
.text:000000BC                 jalr    $t9
.text:000000C0                 or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
.text:000000C4                 lw      $gp, 0x20+var_10($fp)
.text:000000C8
; все 3 условия были неверны, так что просто заканчиваем:
.text:000000C8 loc_C8:                                 # CODE XREF: f_signed+A0
.text:000000C8                 move    $sp, $fp
.text:000000CC                 lw      $ra, 0x20+var_4($sp)
.text:000000D0                 lw      $fp, 0x20+var_8($sp)
```

```
.text:000000D4                 addiu   $sp, 0x20
.text:000000D8                 jr      $ra
.text:000000DC                 or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
.text:000000DC  # End of function f_signed
```

«SLT REG0, REG0, REG1» сокращается в IDA до более короткой формы «SLT REG0, REG1». Мы также видим здесь псевдоинструкцию BEQZ («Branch if Equal to Zero» — переход если равно нулю), которая, на самом деле, «BEQ REG, $ZERO, LABEL».

Беззнаковая версия точно такая же, только здесь используется SLTU (беззнаковая версия, отсюда «U» в названии) вместо SLT:

Листинг 12.12: Неоптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
.text:000000E0 f_unsigned:                             # CODE XREF: main+28
.text:000000E0
.text:000000E0 var_10          = -0x10
.text:000000E0 var_8           = -8
.text:000000E0 var_4           = -4
.text:000000E0 arg_0           =  0
.text:000000E0 arg_4           =  4
.text:000000E0
.text:000000E0                 addiu   $sp, -0x20
.text:000000E4                 sw      $ra, 0x20+var_4($sp)
.text:000000E8                 sw      $fp, 0x20+var_8($sp)
.text:000000EC                 move    $fp, $sp
.text:000000F0                 la      $gp, __gnu_local_gp
.text:000000F8                 sw      $gp, 0x20+var_10($sp)
.text:000000FC                 sw      $a0, 0x20+arg_0($fp)
.text:00000100                 sw      $a1, 0x20+arg_4($fp)
.text:00000104                 lw      $v1, 0x20+arg_0($fp)
.text:00000108                 lw      $v0, 0x20+arg_4($fp)
.text:0000010C                 or      $at, $zero
.text:00000110                 sltu    $v0, $v1
.text:00000114                 beqz    $v0, loc_13C
.text:00000118                 or      $at, $zero
.text:0000011C                 lui     $v0, (unk_230 >> 16)
.text:00000120                 addiu   $a0, $v0, (unk_230 & 0xFFFF)
.text:00000124                 lw      $v0, (puts & 0xFFFF)($gp)
.text:00000128                 or      $at, $zero
.text:0000012C                 move    $t9, $v0
.text:00000130                 jalr    $t9
.text:00000134                 or      $at, $zero
.text:00000138                 lw      $gp, 0x20+var_10($fp)
.text:0000013C
.text:0000013C loc_13C:                                # CODE XREF: f_unsigned+34
.text:0000013C                 lw      $v1, 0x20+arg_0($fp)
.text:00000140                 lw      $v0, 0x20+arg_4($fp)
.text:00000144                 or      $at, $zero
.text:00000148                 bne     $v1, $v0, loc_170
.text:0000014C                 or      $at, $zero
.text:00000150                 lui     $v0, (aAB >> 16)  # "a==b"
.text:00000154                 addiu   $a0, $v0, (aAB & 0xFFFF)  # "a==b"
.text:00000158                 lw      $v0, (puts & 0xFFFF)($gp)
.text:0000015C                 or      $at, $zero
.text:00000160                 move    $t9, $v0
.text:00000164                 jalr    $t9
.text:00000168                 or      $at, $zero
.text:0000016C                 lw      $gp, 0x20+var_10($fp)
.text:00000170
.text:00000170 loc_170:                                # CODE XREF: f_unsigned+68
.text:00000170                 lw      $v1, 0x20+arg_0($fp)
.text:00000174                 lw      $v0, 0x20+arg_4($fp)
.text:00000178                 or      $at, $zero
.text:0000017C                 sltu    $v0, $v1, $v0
.text:00000180                 beqz    $v0, loc_1A8
.text:00000184                 or      $at, $zero
.text:00000188                 lui     $v0, (aAB_0 >> 16)  # "a<b"
.text:0000018C                 addiu   $a0, $v0, (aAB_0 & 0xFFFF)  # "a<b"
.text:00000190                 lw      $v0, (puts & 0xFFFF)($gp)
.text:00000194                 or      $at, $zero
```

```
.text:00000198                 move    $t9, $v0
.text:0000019C                 jalr    $t9
.text:000001A0                 or      $at, $zero
.text:000001A4                 lw      $gp, 0x20+var_10($fp)
.text:000001A8
.text:000001A8 loc_1A8:                                # CODE XREF: f_unsigned+A0
.text:000001A8                 move    $sp, $fp
.text:000001AC                 lw      $ra, 0x20+var_4($sp)
.text:000001B0                 lw      $fp, 0x20+var_8($sp)
.text:000001B4                 addiu   $sp, 0x20
.text:000001B8                 jr      $ra
.text:000001BC                 or      $at, $zero
.text:000001BC  # End of function f_unsigned
```

12.2. Вычисление абсолютной величины

Это простая функция:

```
int my_abs (int i)
{
        if (i<0)
                return -i;
        else
                return i;
};
```

12.2.1. Оптимизирующий MSVC

Обычный способ генерации кода:

Листинг 12.13: Оптимизирующий MSVC 2012 x64

```
i$ = 8
my_abs  PROC
; ECX = input
        test    ecx, ecx
; проверить знак входного значения
; пропустить инструкцию NEG если знак положительный
        jns     SHORT $LN2@my_abs
; поменять знак
        neg     ecx
$LN2@my_abs:
; подготовить результат в EAX:
        mov     eax, ecx
        ret     0
my_abs  ENDP
```

GCC 4.9 делает почти то же самое.

12.2.2. Оптимизирующий Keil 6/2013: Режим Thumb

Листинг 12.14: Оптимизирующий Keil 6/2013: Режим Thumb

```
my_abs PROC
        CMP      r0,#0
; входное значение равно нулю или больше нуля?
; в таком случае, пропустить инструкцию RSBS
        BGE      |L0.6|
; отнять входное значение от 0 0:
        RSBS     r0,r0,#0
|L0.6|
        BX       lr
        ENDP
```

В ARM нет инструкции для изменения знака, так что компилятор Keil использует инструкцию «Reverse Subtract», которая просто вычитает, но с операндами, переставленными наоборот.

12.2.3. Оптимизирующий Keil 6/2013: Режим ARM

В режиме ARM можно добавлять коды условий к некоторым инструкций, что компилятор Keil и сделал:

Листинг 12.15: Оптимизирующий Keil 6/2013: Режим ARM

```
my_abs PROC
        CMP      r0,#0
; исполнить инструкцию "Reverse Subtract" только в случае, если входное значение меньше 0:
        RSBLT    r0,r0,#0
        BX       lr
        ENDP
```

Теперь здесь нет условных переходов и это хорошо: 33.1 (стр. 476).

12.2.4. Неоптимизирующий GCC 4.9 (ARM64)

В ARM64 есть инструкция NEG для смены знака:

Листинг 12.16: Оптимизирующий GCC 4.9 (ARM64)

```
my_abs:
        sub     sp, sp, #16
        str     w0, [sp,12]
        ldr     w0, [sp,12]
; сравнить входное значение с содержимым регистра WZR
; (который всегда содержит ноль)
        cmp     w0, wzr
        bge     .L2
        ldr     w0, [sp,12]
        neg     w0, w0
        b       .L3
.L2:
        ldr     w0, [sp,12]
.L3:
        add     sp, sp, 16
        ret
```

12.2.5. MIPS

Листинг 12.17: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
my_abs:
; перейти если $a0<0:
                bltz    $a0, locret_10
; просто вернуть входное значение ($a0) в $v0:
                move    $v0, $a0
                jr      $ra
                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
locret_10:
; поменять у значения знак и сохранить его в $v0:
                jr      $ra
; это псевдоинструкция. на самом деле, это "subu $v0,$zero,$a0" ($v0=0-$a0)
                negu    $v0, $a0
```

Видим здесь новую инструкцию: BLTZ («Branch if Less Than Zero»). Тут есть также псевдоинструкция NEGU, которая на самом деле вычитает из нуля. Суффикс «U» в обоих инструкциях SUBU и NEGU означает, что при целочисленном переполнении исключение не сработает.

12.2.6. Версия без переходов?

Возможна также версия и без переходов, мы рассмотрим её позже: 45 (стр. 534).

12.3. Тернарный условный оператор

Тернарный условный оператор (ternary conditional operator) в Си/Си++ это:

```
expression ? expression : expression
```

И вот пример:

```
const char* f (int a)
{
        return a==10 ? "it is ten" : "it is not ten";
};
```

12.3.1. x86

Старые и неоптимизирующие компиляторы генерируют код так, как если бы выражение `if/else` было использовано вместо него:

Листинг 12.18: Неоптимизирующий MSVC 2008

```
$SG746  DB      'it is ten', 00H
$SG747  DB      'it is not ten', 00H

tv65 = -4 ; будет использовано как временная переменная
_a$ = 8
_f      PROC
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        push    ecx
; сравнить входное значение с 10
        cmp     DWORD PTR _a$[ebp], 10
; переход на $LN3@f если не равно
        jne     SHORT $LN3@f
; сохранить указатель на строку во временной переменной:
        mov     DWORD PTR tv65[ebp], OFFSET $SG746 ; 'it is ten'
; перейти на выход
        jmp     SHORT $LN4@f
$LN3@f:
; сохранить указатель на строку во временной переменной:
        mov     DWORD PTR tv65[ebp], OFFSET $SG747 ; 'it is not ten'
$LN4@f:
; это выход. скопировать указатель на строку из временной переменной в EAX.
        mov     eax, DWORD PTR tv65[ebp]
        mov     esp, ebp
        pop     ebp
        ret     0
_f      ENDP
```

Листинг 12.19: Оптимизирующий MSVC 2008

```
$SG792  DB      'it is ten', 00H
$SG793  DB      'it is not ten', 00H

_a$ = 8 ; size = 4
_f      PROC
; сравнить входное значение с 10
        cmp     DWORD PTR _a$[esp-4], 10
        mov     eax, OFFSET $SG792 ; 'it is ten'
; переход на $LN4@f если равно
        je      SHORT $LN4@f
        mov     eax, OFFSET $SG793 ; 'it is not ten'
$LN4@f:
        ret     0
_f      ENDP
```

Новые компиляторы могут быть более краткими:

Листинг 12.20: Оптимизирующий MSVC 2012 x64

```
$SG1355 DB      'it is ten', 00H
$SG1356 DB      'it is not ten', 00H

a$ = 8
f       PROC
; загрузить указатели на обе строки
        lea     rdx, OFFSET FLAT:$SG1355 ; 'it is ten'
        lea     rax, OFFSET FLAT:$SG1356 ; 'it is not ten'
; сравнить входное значение с 10
        cmp     ecx, 10
; если равно, скопировать значение из RDX ("it is ten")
; если нет, ничего не делаем. указатель на строку "it is not ten" всё еще в RAX.
        cmove   rax, rdx
        ret     0
f       ENDP
```

Оптимизирующий GCC 4.8 для x86 также использует инструкцию CMOVcc, тогда как неоптимизирующий GCC 4.8 использует условные переходы.

12.3.2. ARM

Оптимизирующий Keil для режима ARM также использует инструкцию ADRcc, срабатывающую при некотором условии:

Листинг 12.21: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
f PROC
; сравнить входное значение с 10
        CMP      r0,#0xa
; если результат сравнения EQual (равно), скопировать указатель на строку "it is ten" в R0
        ADREQ    r0,|L0.16| ; "it is ten"
; если результат сравнения Not Equal (не равно), скопировать указатель на строку "it is not ten" в R0
        ADRNE    r0,|L0.28| ; "it is not ten"
        BX       lr
        ENDP

|L0.16|
        DCB      "it is ten",0
|L0.28|
        DCB      "it is not ten",0
```

Без внешнего вмешательства инструкции ADREQ и ADRNE никогда не исполнятся одновременно.

Оптимизирующий Keil для режима Thumb вынужден использовать инструкции условного перехода, потому что тут нет инструкции загрузки значения, поддерживающей флаги условия:

Листинг 12.22: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
f PROC
; сравнить входное значение с 10
        CMP      r0,#0xa
; переход на |L0.8| если EQual (равно)
        BEQ      |L0.8|
        ADR      r0,|L0.12| ; "it is not ten"
        BX       lr
|L0.8|
        ADR      r0,|L0.28| ; "it is ten"
        BX       lr
        ENDP

|L0.12|
        DCB      "it is not ten",0
|L0.28|
        DCB      "it is ten",0
```

12.3.3. ARM64

Оптимизирующий GCC (Linaro) 4.9 для ARM64 также использует условные переходы:

Листинг 12.23: Оптимизирующий GCC (Linaro) 4.9

```
f:
        cmp     x0, 10
        beq     .L3             ; branch if equal (переход, если равно)
        adrp    x0, .LC1        ; "it is ten"
        add     x0, x0, :lo12:.LC1
        ret
.L3:
        adrp    x0, .LC0        ; "it is not ten"
        add     x0, x0, :lo12:.LC0
        ret
.LC0:
        .string "it is ten"
.LC1:
        .string "it is not ten"
```

Это потому что в ARM64 нет простой инструкции загрузки с флагами условия, как ADRcc в 32-битном режиме ARM или CMOVcc в x86 [ARM13a, p390, C5.5]. Но с другой стороны, там есть инструкция CSEL («Conditional SELect»), но GCC 4.9 наверное, пока не так хорош, чтобы генерировать её в таком фрагменте кода.

12.3.4. MIPS

GCC 4.4.5 для MIPS тоже не так хорош, к сожалению:

Листинг 12.24: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (вывод на ассемблере)

```
$LC0:
        .ascii  "it is not ten\000"
$LC1:
        .ascii  "it is ten\000"
f:
        li      $2,10                   # 0xa
; сравнить $a0 и 10, переход, если равно:
        beq     $4,$2,$L2
        nop ; branch delay slot

; оставить адрес строки "it is not ten" в $v0 и выйти:
        lui     $2,%hi($LC0)
        j       $31
        addiu   $2,$2,%lo($LC0)

$L2:
; оставить адрес строки "it is ten" в $v0 и выйти:
        lui     $2,%hi($LC1)
        j       $31
        addiu   $2,$2,%lo($LC1)
```

12.3.5. Перепишем, используя обычный `if/else`

```
const char* f (int a)
{
        if (a==10)
                return "it is ten";
        else
                return "it is not ten";
};
```

Интересно, оптимизирующий GCC 4.8 для x86 также может генерировать CMOVcc в этом случае:

Листинг 12.25: Оптимизирующий GCC 4.8

```
.LC0:
        .string "it is ten"
.LC1:
        .string "it is not ten"
f:
.LFB0:
```

```
; сравнить входное значение с 10
        cmp     DWORD PTR [esp+4], 10
        mov     edx, OFFSET FLAT:.LC1 ; "it is not ten"
        mov     eax, OFFSET FLAT:.LC0 ; "it is ten"
; если результат сравнение Not Equal (не равно), скопировать значение из EDX в EAX
; а если нет, то ничего не делать
        cmovne  eax, edx
        ret
```

Оптимизирующий Keil в режиме ARM генерирует код идентичный этому: листинг.12.21.

Но оптимизирующий MSVC 2012 пока не так хорош.

12.3.6. Вывод

Почему оптимизирующие компиляторы стараются избавиться от условных переходов? Читайте больше об этом здесь: 33.1 (стр. 476).

12.4. Поиск минимального и максимального значения

12.4.1. 32-bit

```
int my_max(int a, int b)
{
        if (a>b)
                return a;
        else
                return b;
};

int my_min(int a, int b)
{
        if (a<b)
                return a;
        else
                return b;
};
```

Листинг 12.26: Неоптимизирующий MSVC 2013

```
_a$ = 8
_b$ = 12
_my_min PROC
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        mov     eax, DWORD PTR _a$[ebp]
; сравнить A и B:
        cmp     eax, DWORD PTR _b$[ebp]
; переход, если A больше или равно B:
        jge     SHORT $LN2@my_min
; перезагрузить A в EAX в противном случае и перейти на выход
        mov     eax, DWORD PTR _a$[ebp]
        jmp     SHORT $LN3@my_min
        jmp     SHORT $LN3@my_min ; это избыточная JMP
$LN2@my_min:
; возврат B
        mov     eax, DWORD PTR _b$[ebp]
$LN3@my_min:
        pop     ebp
        ret     0
_my_min ENDP

_a$ = 8
_b$ = 12
_my_max PROC
        push    ebp
```

```
        mov     ebp, esp
        mov     eax, DWORD PTR _a$[ebp]
; сравнить A и B:
        cmp     eax, DWORD PTR _b$[ebp]
; переход, если A меньше или равно B:
        jle     SHORT $LN2@my_max
; перезагрузить A в EAX в противном случае и перейти на выход
        mov     eax, DWORD PTR _a$[ebp]
        jmp     SHORT $LN3@my_max
        jmp     SHORT $LN3@my_max ; это избыточная JMP
$LN2@my_max:
; возврат B
        mov     eax, DWORD PTR _b$[ebp]
$LN3@my_max:
        pop     ebp
        ret     0
_my_max ENDP
```

Эти две функции отличаются друг от друга только инструкцией условного перехода: JGE («Jump if Greater or Equal» — переход если больше или равно) используется в первой и JLE («Jump if Less or Equal» — переход если меньше или равно) во второй.

Здесь есть ненужная инструкция JMP в каждой функции, которую MSVC, наверное, оставил по ошибке.

Без переходов

ARM в режиме Thumb напоминает нам x86-код:

Листинг 12.27: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
my_max PROC
; R0=A
; R1=B
; сравнить A и B:
        CMP      r0,r1
; переход, если A больше B:
        BGT      |L0.6|
; в противном случае (A<=B) возврат R1 (B):
        MOVS     r0,r1
|L0.6|
; возврат
        BX       lr
        ENDP

my_min PROC
; R0=A
; R1=B
; сравнить A и B:
        CMP      r0,r1
; переход, если A меньше B:
        BLT      |L0.14|
; в противном случае (A>=B) возврат R1 (B):
        MOVS     r0,r1
|L0.14|
; возврат
        BX       lr
        ENDP
```

Функции отличаются только инструкцией перехода: BGT и BLT.

А в режиме ARM можно использовать условные суффиксы, так что код более плотный. MOVcc будет исполнена только если условие верно:

Листинг 12.28: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
my_max PROC
; R0=A
; R1=B
; сравнить A и B:
        CMP      r0,r1
```

```
; вернуть B вместо A копируя B в R0
; эта инструкция сработает только если A<=B (т.е. LE - Less or Equal, меньше или равно)
; если инструкция не сработает (в случае A>B), A всё еще в регистре R0
        MOVLE    r0,r1
        BX       lr
        ENDP

my_min PROC
; R0=A
; R1=B
; сравнить A и B:
        CMP      r0,r1
; вернуть B вместо A копируя B в R0
; эта инструкция сработает только если A>=B (т.е. GE - Greater or Equal, больше или равно)
; если инструкция не сработает (в случае A<B), A всё еще в регистре R0
        MOVGE    r0,r1
        BX       lr
        ENDP
```

Оптимизирующий GCC 4.8.1 и оптимизирующий MSVC 2013 могут использовать инструкцию CMOVcc, которая аналогична MOVcc в ARM:

Листинг 12.29: Оптимизирующий MSVC 2013

```
my_max:
        mov     edx, DWORD PTR [esp+4]
        mov     eax, DWORD PTR [esp+8]
; EDX=A
; EAX=B
; сравнить A и B:
        cmp     edx, eax
; если A>=B, загрузить значение A в EAX
; в противном случае, эта инструкция ничего не делает (если A<B)
        cmovge  eax, edx
        ret

my_min:
        mov     edx, DWORD PTR [esp+4]
        mov     eax, DWORD PTR [esp+8]
; EDX=A
; EAX=B
; сравнить A и B:
        cmp     edx, eax
; если A<=B, загрузить значение A в EAX
; в противном случае, эта инструкция ничего не делает (если A>B)
        cmovle  eax, edx
        ret
```

12.4.2. 64-bit

```
#include <stdint.h>

int64_t my_max(int64_t a, int64_t b)
{
        if (a>b)
                return a;
        else
                return b;
};

int64_t my_min(int64_t a, int64_t b)
{
        if (a<b)
                return a;
        else
                return b;
};
```

Тут есть ненужные перетасовки значений, но код в целом понятен:

Листинг 12.30: Неоптимизирующий GCC 4.9.1 ARM64

```
my_max:
        sub     sp, sp, #16
        str     x0, [sp,8]
        str     x1, [sp]
        ldr     x1, [sp,8]
        ldr     x0, [sp]
        cmp     x1, x0
        ble     .L2
        ldr     x0, [sp,8]
        b       .L3
.L2:
        ldr     x0, [sp]
.L3:
        add     sp, sp, 16
        ret

my_min:
        sub     sp, sp, #16
        str     x0, [sp,8]
        str     x1, [sp]
        ldr     x1, [sp,8]
        ldr     x0, [sp]
        cmp     x1, x0
        bge     .L5
        ldr     x0, [sp,8]
        b       .L6
.L5:
        ldr     x0, [sp]
.L6:
        add     sp, sp, 16
        ret
```

Без переходов

Нет нужды загружать аргументы функции из стека, они уже в регистрах:

Листинг 12.31: Оптимизирующий GCC 4.9.1 x64

```
my_max:
; RDI=A
; RSI=B
; сравнить A и B:
        cmp     rdi, rsi
; подготовить B в RAX для возврата:
        mov     rax, rsi
; если A>=B, оставить A (RDI) в RAX для возврата.
; в противном случае, инструкция ничего не делает (если A<B)
        cmovge  rax, rdi
        ret

my_min:
; RDI=A
; RSI=B
; сравнить A и B:
        cmp     rdi, rsi
; подготовить B в RAX для возврата:
        mov     rax, rsi
; если A<=B, оставить A (RDI) в RAX для возврата.
; в противном случае, инструкция ничего не делает (если A>B)
        cmovle  rax, rdi
        ret
```

MSVC 2013 делает то же самое.

В ARM64 есть инструкция CSEL, которая работает точно также, как и MOVcc в ARM и CMOVcc в x86, но название другое: «Conditional SELect».

Листинг 12.32: Оптимизирующий GCC 4.9.1 ARM64

```
my_max:
; X0=A
; X1=B
; сравнить A и B:
        cmp     x0, x1
; выбрать X0 (A) в X0 если X0>=X1 или A>=B (Greater or Equal: больше или равно)
; выбрать X1 (B) в X0 если A<B
        csel    x0, x0, x1, ge
        ret

my_min:
; X0=A
; X1=B
; сравнить A и B:
        cmp     x0, x1
; выбрать X0 (A) в X0 если X0<=X1 (Less or Equal: меньше или равно)
; выбрать X1 (B) в X0 если A>B
        csel    x0, x0, x1, le
        ret
```

12.4.3. MIPS

А GCC 4.4.5 для MIPS не так хорош, к сожалению:

Листинг 12.33: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
my_max:
; установить $v1 to 1, ifв 1, если $a1<$a0:
                slt     $v1, $a1, $a0
; переход, если $a1<$a0:
                beqz    $v1, locret_10
; это branch delay slot
; подготовить $a1 в $v0 на случай, если переход сработает:
                move    $v0, $a1
; переход не сработал, подготовить $a0 в $v0:
                move    $v0, $a0

locret_10:
                jr      $ra
                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP

; функция min() точно такая же, но входные операнды в инструкции SLT поменены местами:
my_min:
                slt     $v1, $a0, $a1
                beqz    $v1, locret_28
                move    $v0, $a1
                move    $v0, $a0

locret_28:
                jr      $ra
                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
```

Не забывайте о *branch delay slots*: первая MOVE исполняется *перед* BEQZ, вторая MOVE исполняется только если переход не произошел.

12.5. Вывод

12.5.1. x86

Примерный скелет условных переходов:

Листинг 12.34: x86

```
CMP register, register/value
Jcc true ; cc=код условия
```

```
false:
... код, исполняющийся, если сравнение ложно ...
JMP exit
true:
... код, исполняющийся, если сравнение истинно ...
exit:
```

12.5.2. ARM

Листинг 12.35: ARM

```
CMP register, register/value
Bcc true ; cc=код условия
false:
... код, исполняющийся, если сравнение ложно ...
JMP exit
true:
... код, исполняющийся, если сравнение истинно ...
exit:
```

12.5.3. MIPS

Листинг 12.36: Проверка на ноль

```
BEQZ REG, label
...
```

Листинг 12.37: Меньше ли нуля?

```
BLTZ REG, label
...
```

Листинг 12.38: Проверка на равенство

```
BEQ REG1, REG2, label
...
```

Листинг 12.39: Проверка на неравенство

```
BNE REG1, REG2, label
...
```

Листинг 12.40: Проверка на меньше, больше (знаковое)

```
SLT REG1, REG2, REG3
BEQ REG1, label
...
```

Листинг 12.41: Проверка на меньше, больше (беззнаковое)

```
SLTU REG1, REG2, REG3
BEQ REG1, label
...
```

12.5.4. Без инструкций перехода

Если тело условного выражения очень короткое, может быть использована инструкция условного копирования: MOVcc в ARM (в режиме ARM), CSEL в ARM64, CMOVcc в x86.

ARM

В режиме ARM можно использовать условные суффиксы для некоторых инструкций:

Листинг 12.42: ARM (Режим ARM)

```
CMP register, register/value
instr1_cc ; инструкция, которая будет исполнена, если условие истинно
instr2_cc ; еще инструкция, которая будет исполнена, если условие истинно
... и т.д....
```

Нет никаких ограничений на количество инструкций с условными суффиксами до тех пор, пока флаги CPU не были модифицированы одной из таких инструкций.

В режиме Thumb есть инструкция IT, позволяющая дополнить следующие 4 инструкции суффиксами, задающими условие. Читайте больше об этом: 17.7.2 (стр. 260).

Листинг 12.43: ARM (Режим Thumb)

```
CMP register, register/value
ITEEE EQ ; выставить такие суффиксы: if-then-else-else-else
instr1   ; инструкция будет исполнена, если истинно
instr2   ; инструкция будет исполнена, если ложно
instr3   ; инструкция будет исполнена, если ложно
instr4   ; инструкция будет исполнена, если ложно
```

12.6. Упражнение

(ARM64) Попробуйте переписать код в листинг.12.23 убрав все инструкции условного перехода, и используйте инструкцию CSEL.

Глава 13

switch()/case/default

13.1. Если вариантов мало

```
#include <stdio.h>

void f (int a)
{
    switch (a)
    {
    case 0: printf ("zero\n"); break;
    case 1: printf ("one\n"); break;
    case 2: printf ("two\n"); break;
    default: printf ("something unknown\n"); break;
    };
};

int main()
{
    f (2); // test
};
```

13.1.1. x86

Неоптимизирующий MSVC

Это дает в итоге (MSVC 2010):

Листинг 13.1: MSVC 2010

```
tv64 = -4 ; size = 4
_a$ = 8   ; size = 4
_f    PROC
    push   ebp
    mov    ebp, esp
    push   ecx
    mov    eax, DWORD PTR _a$[ebp]
    mov    DWORD PTR tv64[ebp], eax
    cmp    DWORD PTR tv64[ebp], 0
    je     SHORT $LN4@f
    cmp    DWORD PTR tv64[ebp], 1
    je     SHORT $LN3@f
    cmp    DWORD PTR tv64[ebp], 2
    je     SHORT $LN2@f
    jmp    SHORT $LN1@f
$LN4@f:
    push   OFFSET $SG739 ; 'zero', 0aH, 00H
    call   _printf
    add    esp, 4
    jmp    SHORT $LN7@f
$LN3@f:
    push   OFFSET $SG741 ; 'one', 0aH, 00H
```

```
    call   _printf
    add    esp, 4
    jmp    SHORT $LN7@f
$LN2@f:
    push   OFFSET $SG743 ; 'two', 0aH, 00H
    call   _printf
    add    esp, 4
    jmp    SHORT $LN7@f
$LN1@f:
    push   OFFSET $SG745 ; 'something unknown', 0aH, 00H
    call   _printf
    add    esp, 4
$LN7@f:
    mov    esp, ebp
    pop    ebp
    ret    0
_f    ENDP
```

Наша функция со оператором switch(), с небольшим количеством вариантов, это практически аналог подобной конструкции:

```
void f (int a)
{
    if (a==0)
        printf ("zero\n");
    else if (a==1)
        printf ("one\n");
    else if (a==2)
        printf ("two\n");
    else
        printf ("something unknown\n");
};
```

Когда вариантов немного и мы видим подобный код, невозможно сказать с уверенностью, был ли в оригинальном исходном коде switch(), либо просто набор операторов if(). То есть, switch() это синтаксический сахар для большого количества вложенных проверок при помощи if().

В самом выходном коде ничего особо нового, за исключением того, что компилятор зачем-то перекладывает входящую переменную (a) во временную в локальном стеке v64[1].

Если скомпилировать это при помощи GCC 4.4.1, то будет почти то же самое, даже с максимальной оптимизацией (ключ -O3).

Оптимизирующий MSVC

Попробуем включить оптимизацию кодегенератора MSVC (/Ox): `cl 1.c /Fa1.asm /Ox`

Листинг 13.2: MSVC

```
_a$ = 8 ; size = 4
_f    PROC
    mov    eax, DWORD PTR _a$[esp-4]
    sub    eax, 0
    je     SHORT $LN4@f
    sub    eax, 1
    je     SHORT $LN3@f
    sub    eax, 1
    je     SHORT $LN2@f
    mov    DWORD PTR _a$[esp-4], OFFSET $SG791 ; 'something unknown', 0aH, 00H
    jmp    _printf
$LN2@f:
    mov    DWORD PTR _a$[esp-4], OFFSET $SG789 ; 'two', 0aH, 00H
    jmp    _printf
$LN3@f:
    mov    DWORD PTR _a$[esp-4], OFFSET $SG787 ; 'one', 0aH, 00H
    jmp    _printf
$LN4@f:
    mov    DWORD PTR _a$[esp-4], OFFSET $SG785 ; 'zero', 0aH, 00H
```

[1] Локальные переменные в стеке с префиксом tv — так MSVC называет внутренние переменные для своих нужд

```
    jmp     _printf
_f    ENDP
```

Вот здесь уже всё немного по-другому, причем не без грязных трюков.

Первое: a помещается в EAX и от него отнимается 0. Звучит абсурдно, но нужно это для того, чтобы проверить, 0 ли в EAX был до этого? Если да, то выставится флаг ZF (что означает, что результат вычитания 0 от числа стал 0) и первый условный переход JE (*Jump if Equal* или его синоним JZ — *Jump if Zero*) сработает на метку `$LN4@f`, где выводится сообщение `'zero'`. Если первый переход не сработал, от значения отнимается по единице, и если на какой-то стадии в результате образуется 0, то сработает соответствующий переход.

И в конце концов, если ни один из условных переходов не сработал, управление передается `printf()` со строковым аргументом `'something unknown'`.

Второе: мы видим две, мягко говоря, необычные вещи: указатель на сообщение помещается в переменную a, и затем `printf()` вызывается не через CALL, а через JMP. Объяснение этому простое. Вызывающая функция заталкивает в стек некоторое значение и через CALL вызывает нашу функцию. CALL в свою очередь заталкивает в стек адрес возврата (RA) и делает безусловный переход на адрес нашей функции. Наша функция в самом начале (да и в любом её месте, потому что в теле функции нет ни одной инструкции, которая меняет что-то в стеке или в ESP) имеет следующую разметку стека:

- ESP — хранится RA
- ESP+4 — хранится значение a

С другой стороны, чтобы вызвать `printf()`, нам нужна почти такая же разметка стека, только в первом аргументе нужен указатель на строку. Что, собственно, этот код и делает.

Он заменяет свой первый аргумент на адрес строки, и затем передает управление `printf()`, как если бы вызвали не нашу функцию `f()`, а сразу `printf()`. `printf()` выводит некую строку на stdout, затем исполняет инструкцию RET, которая из стека достает RA и управление передается в ту функцию, которая вызывала `f()`, минуя при этом конец функции `f()`.

Всё это возможно, потому что `printf()` вызывается в `f()` в самом конце. Всё это чем-то даже похоже на `longjmp()`[2]. И всё это, разумеется, сделано для экономии времени исполнения.

Похожая ситуация с компилятором для ARM описана в секции «`printf()` с несколькими аргументами» (6.2.1 (стр. 48)).

[2] wikipedia

OllyDbg

Так как этот пример немного запутанный, попробуем оттрассировать его в OllyDbg.

OllyDbg может распознавать подобные switch()-конструкции, так что он добавляет полезные комментарии. EAX в начале равен 2, это входное значение функции:



Рис. 13.1: OllyDbg: EAX содержит первый (и единственный) аргумент функции

0 отнимается от 2 в EAX. Конечно же, EAX всё ещё содержит 2. Но флаг ZF теперь 0, что означает, что последнее вычисленное значение не было нулевым:



Рис. 13.2: OllyDbg: SUB исполнилась

DEC исполнилась и EAX теперь содержит 1. Но 1 не ноль, так что флаг ZF всё ещё 0:



Рис. 13.3: OllyDbg: первая DEC исполнилась

Следующая DEC исполнилась. EAX наконец 0 и флаг ZF выставлен, потому что результат — ноль:

Рис. 13.4: OllyDbg: вторая DEC исполнилась

OllyDbg показывает, что условный переход сейчас сработает.

Указатель на строку «two» сейчас будет записан в стек:



Рис. 13.5: OllyDbg: указатель на строку сейчас запишется на место первого аргумента

Обратите внимание: текущий аргумент функции это 2 и 2 прямо сейчас в стеке по адресу 0x001EF850.

MOV записывает указатель на строку по адресу 0x001EF850 (см. окно стека). Переход сработал. Это самая первая инструкция функции printf() в MSVCR100.DLL (этот пример был скомпилирован с опцией /MD):



Рис. 13.6: OllyDbg: первая инструкция в printf() в MSVCR100.DLL

Теперь printf() считает строку на 0x00FF3010 как свой единственный аргумент и выводит строку.

Это самая последняя инструкция функции `printf()`:



Рис. 13.7: OllyDbg: последняя инструкция в `printf()` в MSVCR100.DLL

Строка «two» была только что выведена в консоли.

Нажмем F7 или F8 (сделать шаг, не входя в функцию) и вернемся...нет, не в функцию `f()` но в `main()`:



Рис. 13.8: OllyDbg: возврат в `main()`

Да, это прямой переход из внутренностей `printf()` в `main()`. Потому как RA в стеке указывает не на какое-то место в функции `f()` а в `main()`. И CALL 0x00FF1000 это инструкция вызывающая функцию `f()`.

13.1.2. ARM: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
.text:0000014C                f1:
.text:0000014C 00 00 50 E3    CMP     R0, #0
.text:00000150 13 0E 8F 02    ADREQ   R0, aZero ; "zero\n"
.text:00000154 05 00 00 0A    BEQ     loc_170
.text:00000158 01 00 50 E3    CMP     R0, #1
.text:0000015C 4B 0F 8F 02    ADREQ   R0, aOne  ; "one\n"
.text:00000160 02 00 00 0A    BEQ     loc_170
.text:00000164 02 00 50 E3    CMP     R0, #2
.text:00000168 4A 0F 8F 12    ADRNE   R0, aSomethingUnkno ; "something unknown\n"
.text:0000016C 4E 0F 8F 02    ADREQ   R0, aTwo  ; "two\n"
.text:00000170
.text:00000170                loc_170: ; CODE XREF: f1+8
.text:00000170                         ; f1+14
.text:00000170 78 18 00 EA    B        __2printf
```

Мы снова не сможем сказать, глядя на этот код, был ли в оригинальном исходном коде switch() либо же несколько операторов if().

Так или иначе, мы снова видим здесь инструкции с предикатами, например, ADREQ (*(Equal)*), которая будет исполняться только если $R0 = 0$, и тогда в R0 будет загружен адрес строки *«zero\n»*. Следующая инструкция BEQ перенаправит исполнение на `loc_170`, если $R0 = 0$.

Кстати, наблюдательный читатель может спросить, сработает ли BEQ нормально, ведь ADREQ перед ним уже заполнила регистр R0 чем-то другим? Сработает, потому что BEQ проверяет флаги, установленные инструкцией CMP, а ADREQ флаги никак не модифицирует.

Далее всё просто и знакомо. Вызов `printf()` один, и в самом конце, мы уже рассматривали подобный трюк (6.2.1 (стр. 48)). К вызову функции `printf()` в конце ведут три пути.

Последняя инструкция CMP `R0, #2` здесь нужна, чтобы узнать $a = 2$ или нет. Если это не так, то при помощи ADRNE (*Not Equal*) в R0 будет загружен указатель на строку *«something unknown \n»*, ведь a уже было проверено на 0 и 1 до этого, и здесь a точно не попадает под эти константы. Ну а если $R0 = 2$, в R0 будет загружен указатель на строку *«two\n»* при помощи инструкции ADREQ.

13.1.3. ARM: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
.text:000000D4                 f1:
.text:000000D4 10 B5           PUSH    {R4,LR}
.text:000000D6 00 28           CMP     R0, #0
.text:000000D8 05 D0           BEQ     zero_case
.text:000000DA 01 28           CMP     R0, #1
.text:000000DC 05 D0           BEQ     one_case
.text:000000DE 02 28           CMP     R0, #2
.text:000000E0 05 D0           BEQ     two_case
.text:000000E2 91 A0           ADR     R0, aSomethingUnkno ; "something unknown\n"
.text:000000E4 04 E0           B       default_case

.text:000000E6                 zero_case: ; CODE XREF: f1+4
.text:000000E6 95 A0           ADR     R0, aZero ; "zero\n"
.text:000000E8 02 E0           B       default_case

.text:000000EA                 one_case: ; CODE XREF: f1+8
.text:000000EA 96 A0           ADR     R0, aOne ; "one\n"
.text:000000EC 00 E0           B       default_case

.text:000000EE                 two_case: ; CODE XREF: f1+C
.text:000000EE 97 A0           ADR     R0, aTwo ; "two\n"
.text:000000F0                 default_case ; CODE XREF: f1+10
.text:000000F0                                          ; f1+14
.text:000000F0 06 F0 7E F8     BL      __2printf
.text:000000F4 10 BD           POP     {R4,PC}
```

Как уже было отмечено, в Thumb-режиме нет возможности добавлять условные предикаты к большинству инструкций, так что Thumb-код вышел похожим на код x86 в стиле CISC, вполне понятный.

13.1.4. ARM64: Неоптимизирующий GCC (Linaro) 4.9

```
.LC12:
        .string "zero"
.LC13:
        .string "one"
.LC14:
        .string "two"
.LC15:
        .string "something unknown"
f12:
        stp     x29, x30, [sp, -32]!
        add     x29, sp, 0
        str     w0, [x29,28]
        ldr     w0, [x29,28]
        cmp     w0, 1
        beq     .L34
        cmp     w0, 2
        beq     .L35
        cmp     w0, wzr
        bne     .L38            ; переход на метку по умолчанию
        adrp    x0, .LC12       ; "zero"
        add     x0, x0, :lo12:.LC12
        bl      puts
        b       .L32
.L34:
        adrp    x0, .LC13       ; "one"
        add     x0, x0, :lo12:.LC13
        bl      puts
        b       .L32
.L35:
        adrp    x0, .LC14       ; "two"
        add     x0, x0, :lo12:.LC14
        bl      puts
        b       .L32
.L38:
        adrp    x0, .LC15       ; "something unknown"
```

```
        add     x0, x0, :lo12:.LC15
        bl      puts
        nop
.L32:
        ldp     x29, x30, [sp], 32
        ret
```

Входное значение имеет тип *int*, поэтому для него используется регистр W0, а не целая часть регистра X0. Указатели на строки передаются в `puts()` при помощи пары инструкций ADRP/ADD, как было показано в примере «Hello, world!»: 3.4.5 (стр. 17).

13.1.5. ARM64: Оптимизирующий GCC (Linaro) 4.9

```
f12:
        cmp     w0, 1
        beq     .L31
        cmp     w0, 2
        beq     .L32
        cbz     w0, .L35
; метка по умолчанию
        adrp    x0, .LC15       ; "something unknown"
        add     x0, x0, :lo12:.LC15
        b       puts
.L35:
        adrp    x0, .LC12       ; "zero"
        add     x0, x0, :lo12:.LC12
        b       puts
.L32:
        adrp    x0, .LC14       ; "two"
        add     x0, x0, :lo12:.LC14
        b       puts
.L31:
        adrp    x0, .LC13       ; "one"
        add     x0, x0, :lo12:.LC13
        b       puts
```

Фрагмент кода более оптимизированный. Инструкция CBZ (*Compare and Branch on Zero* — сравнить и перейти если ноль) совершает переход если W0 ноль. Здесь также прямой переход на `puts()` вместо вызова, как уже было описано: 13.1.1 (стр. 148).

13.1.6. MIPS

Листинг 13.3: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
f:
                lui     $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
; это 1?
                li      $v0, 1
                beq     $a0, $v0, loc_60
                la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF) ; branch delay slot
; это 2?
                li      $v0, 2
                beq     $a0, $v0, loc_4C
                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
; перейти, если не равно 0:
                bnez    $a0, loc_38
                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
; случай нуля:
                lui     $a0, ($LC0 >> 16)  # "zero"
                lw      $t9, (puts & 0xFFFF)($gp)
                or      $at, $zero ; load delay slot, NOP
                jr      $t9 ; branch delay slot, NOP
                la      $a0, ($LC0 & 0xFFFF)  # "zero" ; branch delay slot
 # ---------------------------------------------------------------------------

loc_38:                                 # CODE XREF: f+1C
```

```
                lui     $a0, ($LC3 >> 16)  # "something unknown"
                lw      $t9, (puts & 0xFFFF)($gp)
                or      $at, $zero ; load delay slot, NOP
                jr      $t9
                la      $a0, ($LC3 & 0xFFFF)  # "something unknown" ; branch delay slot
 # ---------------------------------------------------------------------------

loc_4C:                                 # CODE XREF: f+14
                lui     $a0, ($LC2 >> 16)  # "two"
                lw      $t9, (puts & 0xFFFF)($gp)
                or      $at, $zero ; load delay slot, NOP
                jr      $t9
                la      $a0, ($LC2 & 0xFFFF)  # "two" ; branch delay slot
 # ---------------------------------------------------------------------------

loc_60:                                 # CODE XREF: f+8
                lui     $a0, ($LC1 >> 16)  # "one"
                lw      $t9, (puts & 0xFFFF)($gp)
                or      $at, $zero ; load delay slot, NOP
                jr      $t9
                la      $a0, ($LC1 & 0xFFFF)  # "one" ; branch delay slot
```

Функция всегда заканчивается вызовом `puts()`, так что здесь мы видим переход на `puts()` (JR: «Jump Register») вместо перехода с сохранением RA («jump and link»). Мы говорили об этом ранее: 13.1.1 (стр. 148).

Мы также часто видим NOP-инструкции после LW. Это «load delay slot»: ещё один *delay slot* в MIPS. Инструкция после LW может исполняться в тот момент, когда LW загружает значение из памяти. Впрочем, следующая инструкция не должна использовать результат LW. Современные MIPS-процессоры ждут, если следующая инструкция использует результат LW, так что всё это уже устарело, но GCC всё еще добавляет NOP-ы для более старых процессоров. Вообще, это можно игнорировать.

13.1.7. Вывод

Оператор *switch()* с малым количеством вариантов трудноотличим от применения конструкции *if/else*: листинг.13.1.1.

13.2. И если много

Если ветвлений слишком много, то генерировать слишком длинный код с многочисленными JE/JNE уже не так удобно.

```
#include <stdio.h>

void f (int a)
{
    switch (a)
    {
    case 0: printf ("zero\n"); break;
    case 1: printf ("one\n"); break;
    case 2: printf ("two\n"); break;
    case 3: printf ("three\n"); break;
    case 4: printf ("four\n"); break;
    default: printf ("something unknown\n"); break;
    };
};

int main()
{
    f (2); // test
};
```

13.2.1. x86

Неоптимизирующий MSVC

Рассмотрим пример, скомпилированный в (MSVC 2010):

Листинг 13.4: MSVC 2010

```
tv64 = -4  ; size = 4
_a$ = 8    ; size = 4
_f    PROC
    push   ebp
    mov    ebp, esp
    push   ecx
    mov    eax, DWORD PTR _a$[ebp]
    mov    DWORD PTR tv64[ebp], eax
    cmp    DWORD PTR tv64[ebp], 4
    ja     SHORT $LN1@f
    mov    ecx, DWORD PTR tv64[ebp]
    jmp    DWORD PTR $LN11@f[ecx*4]
$LN6@f:
    push   OFFSET $SG739 ; 'zero', 0aH, 00H
    call   _printf
    add    esp, 4
    jmp    SHORT $LN9@f
$LN5@f:
    push   OFFSET $SG741 ; 'one', 0aH, 00H
    call   _printf
    add    esp, 4
    jmp    SHORT $LN9@f
$LN4@f:
    push   OFFSET $SG743 ; 'two', 0aH, 00H
    call   _printf
    add    esp, 4
    jmp    SHORT $LN9@f
$LN3@f:
    push   OFFSET $SG745 ; 'three', 0aH, 00H
    call   _printf
    add    esp, 4
    jmp    SHORT $LN9@f
$LN2@f:
    push   OFFSET $SG747 ; 'four', 0aH, 00H
    call   _printf
    add    esp, 4
    jmp    SHORT $LN9@f
$LN1@f:
    push   OFFSET $SG749 ; 'something unknown', 0aH, 00H
    call   _printf
    add    esp, 4
$LN9@f:
    mov    esp, ebp
    pop    ebp
    ret    0
    npad    2 ; выровнять следующую метку
$LN11@f:
    DD    $LN6@f ; 0
    DD    $LN5@f ; 1
    DD    $LN4@f ; 2
    DD    $LN3@f ; 3
    DD    $LN2@f ; 4
_f    ENDP
```

Здесь происходит следующее: в теле функции есть набор вызовов `printf()` с разными аргументами. Все они имеют, конечно же, адреса, а также внутренние символические метки, которые присвоил им компилятор. Также все эти метки указываются во внутренней таблице `$LN11@f`.

В начале функции, если a больше 4, то сразу происходит переход на метку `$LN1@f`, где вызывается `printf()` с аргументом `'something unknown'`.

А если a меньше или равно 4, то это значение умножается на 4 и прибавляется адрес таблицы с переходами (`$LN11@f`). Таким образом, получается адрес внутри таблицы, где лежит нужный адрес внутри тела функции. Например, возьмем a равным 2. $2 * 4 = 8$ (ведь все элементы таблицы — это адреса внутри 32-битного процесса, таким образом, каждый элемент занимает 4 байта). 8 прибавить к `$LN11@f` — это будет элемент таблицы, где лежит `$LN4@f`. JMP вытаскивает из таблицы адрес `$LN4@f` и делает безусловный переход туда.

Эта таблица иногда называется *jumptable* или *branch table*[3].

[3] Сам метод раньше назывался *computed GOTO* В ранних версиях FORTRAN: wikipedia. Не очень-то и полезно в наше время, но каков термин!

А там вызывается `printf()` с аргументом `'two'`. Дословно, инструкция `jmp DWORD PTR $LN11@f[ecx*4]` означает *перейти по DWORD, который лежит по адресу* `$LN11@f + ecx * 4`.

npad (88 (стр. 895)) это макрос ассемблера, выравнивающий начало таблицы, чтобы она располагалась по адресу кратному 4 (или 16). Это нужно для того, чтобы процессор мог эффективнее загружать 32-битные значения из памяти через шину с памятью, кэш-память, и т.д.

OllyDbg

Попробуем этот пример в OllyDbg. Входное значение функции (2) загружается в EAX:



Рис. 13.9: OllyDbg: входное значение функции загружено в EAX

Входное значение проверяется, не больше ли оно чем 4? Нет, переход по умолчанию («default») не будет исполнен:

```
CPU - main thread, module lot
010B1000  $ 55            PUSH EBP
010B1001  . 8BEC          MOV EBP,ESP
010B1003  . 51            PUSH ECX
010B1004  . 8B45 08       MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP+8]
010B1007  . 8945 FC       MOV DWORD PTR SS:[EBP-4],EAX
010B100A  . 837D FC 04    CMP DWORD PTR SS:[EBP-4],4
010B100E  . 77 5A         JA SHORT 010B106A
010B1010  . 8B4D FC       MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
010B1013  . FF248D 7C100  JMP DWORD PTR DS:[ECX*4+10B107C]
010B101A  > 68 00300B01   PUSH OFFSET 010B3000          format =
010B101F  . FF15 A0200B0  CALL DWORD PTR DS:[<&MSVCR100.printf>]  MSVCR100.
010B1025  . 83C4 04       ADD ESP,4
010B1028  . EB 4E         JMP SHORT 010B1078
010B102A  > 68 08300B01   PUSH OFFSET 010B3008          format =
010B102F  . FF15 A0200B0  CALL DWORD PTR DS:[<&MSVCR100.printf>]  MSVCR100.
010B1035  . 83C4 04       ADD ESP,4
010B1038  . EB 3E         JMP SHORT 010B1078
010B103A  > 68 10300B01   PUSH OFFSET 010B3010          format =
010B103F  . FF15 A0200B0  CALL DWORD PTR DS:[<&MSVCR100.printf>]  MSVCR100.
010B1045  . 83C4 04       ADD ESP,4
010B1048  . EB 2E         JMP SHORT 010B1078
Jump is not taken
Dest=lot.010B106A

Registers (MMX)
EAX 00000002
ECX 6E494714 MSVCR100.__initenv
EDX 00000000
EBX 00000000
ESP 003CFDA8
EBP 003CFDAC
ESI 00000001
EDI 010B33B8 lot.010B33B8
EIP 010B100E lot.010B100E
C 1  ES 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
P 0  CS 0023 32bit 0(FFFFFFFF)
A 1  SS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
Z 0  DS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
S 1  FS 0053 32bit 7EFDD000(FFF)
T 0  GS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
D 0
O 0  LastErr 00000000 ERROR_SUCCESS
EFL 00000293 (NO,B,NE,BE,S,PO,L,LE)
MM0 0000 0000 0000 0000
MM1 0000 0000 0000 0000
MM2 0000 0000 0000 0000
MM3 0000 0000 0000 0000
MM4 0000 0000 0000 0000

Address   Hex dump                                        ASCII (ANSI - Cy
010B3000  7A 65 72 6F 0A 00 00 00 6F 6E 65 0A 00 00 00 00  zero  one
010B3010  74 77 6F 0A 00 00 00 00 74 68 72 65 65 0A 00 00  two   three
010B3020  66 6F 75 72 0A 00 00 00 73 6F 6D 65 74 68 69 6E  four  somethin
010B3030  67 20 75 6E 6B 6E 6F 77 6E 0A 00 00 FF FF FF FF  g unknown
010B3040  FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010B3050  FE FF FF FF 01 00 00 00 9A E2 68 1D 65 1D 97 E2
010B3060  01 00 00 00 48 28 03 00 68 4E 03 00 00 00 00 00
010B3070  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010B3080  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010B3090  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010B30A0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010B30B0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010B30C0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

003CFDA8  00000002
003CFDAC  003CFDB8
003CFDB0  010B109A  RETURN from
003CFDB4  00000002
003CFDB8  003CFDFC
003CFDBC  010B120E  RETURN from
003CFDC0  00000001
003CFDC4  00034E68
003CFDC8  00032848
003CFDCC  1D541F66
003CFDD0  00000000
003CFDD4  00000000
003CFDD8  7EFDE000
003CFDDC  00000000
003CFDE0  00000000
```

Рис. 13.10: OllyDbg: 2 не больше чем 4: переход не сработает

Здесь мы видим jumptable:



Рис. 13.11: OllyDbg: вычисляем адрес для перехода используя jumptable

Кстати, щелкнем по «Follow in Dump» → «Address constant», так что теперь *jumptable* видна в окне данных. Это 5 32-битных значений[4]. ECX сейчас содержит 2, так что второй элемент (считая с нулевого) таблицы будет использован. Кстати, можно также щелкнуть «Follow in Dump» → «Memory address» и OllyDbg покажет элемент, который сейчас адресуется в инструкции JMP. Это 0x010B103A.

[4]Они подчеркнуты в OllyDbg, потому что это также и FIXUP-ы: 68.2.6 (стр. 714), мы вернемся к ним позже

Переход сработал и мы теперь на 0x010B103A: сейчас будет исполнен код, выводящий строку «two»:



Рис. 13.12: OllyDbg: теперь мы на соответствующей метке *case:*

Неоптимизирующий GCC

Посмотрим, что сгенерирует GCC 4.4.1:

Листинг 13.5: GCC 4.4.1

```
        public f
f       proc near ; CODE XREF: main+10

var_18  = dword ptr -18h
arg_0   = dword ptr  8

        push    ebp
        mov     ebp, esp
        sub     esp, 18h
        cmp     [ebp+arg_0], 4
        ja      short loc_8048444
        mov     eax, [ebp+arg_0]
        shl     eax, 2
        mov     eax, ds:off_804855C[eax]
        jmp     eax

loc_80483FE: ; DATA XREF: .rodata:off_804855C
        mov     [esp+18h+var_18], offset aZero ; "zero"
        call    _puts
        jmp     short locret_8048450

loc_804840C: ; DATA XREF: .rodata:08048560
        mov     [esp+18h+var_18], offset aOne ; "one"
        call    _puts
        jmp     short locret_8048450

loc_804841A: ; DATA XREF: .rodata:08048564
        mov     [esp+18h+var_18], offset aTwo ; "two"
        call    _puts
        jmp     short locret_8048450

loc_8048428: ; DATA XREF: .rodata:08048568
```

```
        mov     [esp+18h+var_18], offset aThree ; "three"
        call    _puts
        jmp     short locret_8048450

loc_8048436: ; DATA XREF: .rodata:0804856C
        mov     [esp+18h+var_18], offset aFour ; "four"
        call    _puts
        jmp     short locret_8048450

loc_8048444: ; CODE XREF: f+A
        mov     [esp+18h+var_18], offset aSomethingUnkno ; "something unknown"
        call    _puts

locret_8048450: ; CODE XREF: f+26
                ; f+34...
        leave
        retn
f       endp

off_804855C dd offset loc_80483FE   ; DATA XREF: f+12
            dd offset loc_804840C
            dd offset loc_804841A
            dd offset loc_8048428
            dd offset loc_8048436
```

Практически то же самое, за исключением мелкого нюанса: аргумент из `arg_0` умножается на 4 при помощи сдвига влево на 2 бита (это почти то же самое что и умножение на 4) (16.2.1 (стр. 215)). Затем адрес метки внутри функции берется из массива `off_804855C` и адресуется при помощи вычисленного индекса.

13.2.2. ARM: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

Листинг 13.6: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
00000174             f2
00000174 05 00 50 E3     CMP     R0, #5           ; switch 5 cases
00000178 00 F1 8F 30     ADDCC   PC, PC, R0,LSL#2 ; switch jump
0000017C 0E 00 00 EA     B       default_case     ; jumptable 00000178 default case

00000180
00000180             loc_180 ; CODE XREF: f2+4
00000180 03 00 00 EA     B       zero_case       ; jumptable 00000178 case 0

00000184
00000184             loc_184 ; CODE XREF: f2+4
00000184 04 00 00 EA     B       one_case        ; jumptable 00000178 case 1

00000188
00000188             loc_188 ; CODE XREF: f2+4
00000188 05 00 00 EA     B       two_case        ; jumptable 00000178 case 2

0000018C
0000018C             loc_18C ; CODE XREF: f2+4
0000018C 06 00 00 EA     B       three_case      ; jumptable 00000178 case 3

00000190
00000190             loc_190 ; CODE XREF: f2+4
00000190 07 00 00 EA     B       four_case       ; jumptable 00000178 case 4

00000194
00000194             zero_case ; CODE XREF: f2+4
00000194                       ; f2:loc_180
00000194 EC 00 8F E2     ADR     R0, aZero       ; jumptable 00000178 case 0
00000198 06 00 00 EA     B       loc_1B8

0000019C
0000019C             one_case ; CODE XREF: f2+4
0000019C                      ; f2:loc_184
0000019C EC 00 8F E2     ADR     R0, aOne        ; jumptable 00000178 case 1
```

```
000001A0 04 00 00 EA     B       loc_1B8

000001A4
000001A4             two_case ; CODE XREF: f2+4
000001A4                      ; f2:loc_188
000001A4 01 0C 8F E2     ADR     R0, aTwo        ; jumptable 00000178 case 2
000001A8 02 00 00 EA     B       loc_1B8

000001AC
000001AC             three_case ; CODE XREF: f2+4
000001AC                        ; f2:loc_18C
000001AC 01 0C 8F E2     ADR     R0, aThree      ; jumptable 00000178 case 3
000001B0 00 00 00 EA     B       loc_1B8

000001B4
000001B4             four_case ; CODE XREF: f2+4
000001B4                       ; f2:loc_190
000001B4 01 0C 8F E2     ADR     R0, aFour       ; jumptable 00000178 case 4
000001B8
000001B8             loc_1B8   ; CODE XREF: f2+24
000001B8                       ; f2+2C
000001B8 66 18 00 EA     B       __2printf

000001BC
000001BC             default_case ; CODE XREF: f2+4
000001BC                          ; f2+8
000001BC D4 00 8F E2     ADR     R0, aSomethingUnkno ; jumptable 00000178 default case
000001C0 FC FF FF EA     B       loc_1B8
```

В этом коде используется та особенность режима ARM, что все инструкции в этом режиме имеют фиксированную длину 4 байта.

Итак, не будем забывать, что максимальное значение для a это 4: всё что выше, должно вызвать вывод строки *«something unknown\n»*.

Самая первая инструкция CMP R0, #5 сравнивает входное значение в a с 5.

Следующая инструкция ADDCC PC, PC, R0,LSL#2 [5] сработает только в случае если $R0 < 5$ (*CC=Carry clear / Less than*). Следовательно, если ADDCC не сработает (это случай с $R0 \geq 5$), выполнится переход на метку *default_case*.

Но если $R0 < 5$ и ADDCC сработает, то произойдет следующее.

Значение в R0 умножается на 4. Фактически, LSL#2 в суффиксе инструкции означает «сдвиг влево на 2 бита». Но как будет видно позже (16.2.1 (стр. 215)) в секции «Сдвиги», сдвиг влево на 2 бита эквивалентен его умножению на 4.

Затем полученное $R0 * 4$ прибавляется к текущему значению PC, совершая, таким образом, переход на одну из расположенных ниже инструкций B (*Branch*).

На момент исполнения ADDCC, содержимое PC на 8 байт больше (0x180), чем адрес по которому расположена сама инструкция ADDCC (0x178), либо, говоря иным языком, на 2 инструкции больше.

Это связано с работой конвейера процессора ARM: пока исполняется инструкция ADDCC, процессор уже начинает обрабатывать инструкцию после следующей, поэтому PC указывает туда. Этот факт нужно запомнить.

Если $a = 0$, тогда к PC ничего не будет прибавлено и в PC запишется актуальный на тот момент PC (который больше на 8) и произойдет переход на метку *loc_180*. Это на 8 байт дальше места, где находится инструкция ADDCC.

Если $a = 1$, тогда в PC запишется $PC + 8 + a * 4 = PC + 8 + 1 * 4 = PC + 12 = 0x184$. Это адрес метки *loc_184*.

При каждой добавленной к a единице итоговый PC увеличивается на 4. 4 это длина инструкции в режиме ARM и одновременно с этим, длина каждой инструкции B, их здесь следует 5 в ряд.

Каждая из этих пяти инструкций B передает управление дальше, где собственно и происходит то, что запрограммировано в операторе *switch()*. Там происходит загрузка указателя на свою строку, и т.д.

13.2.3. ARM: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

Листинг 13.7: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
000000F6                 EXPORT f2
000000F6               f2
```

[5] ADD — складывание чисел

```
000000F6 10 B5                 PUSH    {R4,LR}
000000F8 03 00                 MOVS    R3, R0
000000FA 06 F0 69 F8           BL      __ARM_common_switch8_thumb ; switch 6 cases

000000FE 05                    DCB 5
000000FF 04 06 08 0A 0C 10     DCB 4, 6, 8, 0xA, 0xC, 0x10 ; jump table for switch statement
00000105 00                    ALIGN 2
00000106
00000106                   zero_case ; CODE XREF: f2+4
00000106 8D A0                 ADR     R0, aZero ; jumptable 000000FA case 0
00000108 06 E0                 B       loc_118

0000010A
0000010A                   one_case ; CODE XREF: f2+4
0000010A 8E A0                 ADR     R0, aOne ; jumptable 000000FA case 1
0000010C 04 E0                 B       loc_118

0000010E
0000010E                   two_case ; CODE XREF: f2+4
0000010E 8F A0                 ADR     R0, aTwo ; jumptable 000000FA case 2
00000110 02 E0                 B       loc_118

00000112
00000112                   three_case ; CODE XREF: f2+4
00000112 90 A0                 ADR     R0, aThree ; jumptable 000000FA case 3
00000114 00 E0                 B       loc_118

00000116
00000116                   four_case ; CODE XREF: f2+4
00000116 91 A0                 ADR     R0, aFour ; jumptable 000000FA case 4
00000118
00000118                   loc_118 ; CODE XREF: f2+12
00000118                           ; f2+16
00000118 06 F0 6A F8           BL      __2printf
0000011C 10 BD                 POP     {R4,PC}

0000011E
0000011E                   default_case ; CODE XREF: f2+4
0000011E 82 A0                 ADR     R0, aSomethingUnkno ; jumptable 000000FA default case
00000120 FA E7                 B       loc_118


000061D0                       EXPORT __ARM_common_switch8_thumb
000061D0                   __ARM_common_switch8_thumb ; CODE XREF: example6_f2+4
000061D0 78 47                 BX      PC

000061D2 00 00                 ALIGN 4
000061D2                   ; End of function __ARM_common_switch8_thumb
000061D2
000061D4                   __32__ARM_common_switch8_thumb ; CODE XREF: __ARM_common_switch8_thumb
000061D4 01 C0 5E E5           LDRB    R12, [LR,#-1]
000061D8 0C 00 53 E1           CMP     R3, R12
000061DC 0C 30 DE 27           LDRCSB  R3, [LR,R12]
000061E0 03 30 DE 37           LDRCCB  R3, [LR,R3]
000061E4 83 C0 8E E0           ADD     R12, LR, R3,LSL#1
000061E8 1C FF 2F E1           BX      R12
000061E8                   ; End of function __32__ARM_common_switch8_thumb
```

В режимах Thumb и Thumb-2 уже нельзя надеяться на то, что все инструкции имеют одну длину. Можно даже сказать, что в этих режимах инструкции переменной длины, как в x86.

Так что здесь добавляется специальная таблица, содержащая информацию о том, как много вариантов здесь, не включая варианта по умолчанию, и смещения, для каждого варианта. Каждое смещение кодирует метку, куда нужно передать управление в соответствующем случае.

Для того чтобы работать с таблицей и совершить переход, вызывается служебная функция *__ARM_common_switch8_thumb*. Она начинается с инструкции BX PC , чья функция — переключить процессор в ARM-режим. Далее функция, работающая с таблицей. Она слишком сложная для рассмотрения в данном месте, так что пропустим это.

Но можно отметить, что эта функция использует регистр LR как указатель на таблицу. Действительно, после вызова этой функции, в LR был записан адрес после инструкции `BL __ARM_common_switch8_thumb`, а там как раз и начинается таблица.

Ещё можно отметить, что код для этого выделен в отдельную функцию для того, чтобы не нужно было каждый раз генерировать точно такой же фрагмент кода для каждого выражения switch().

IDA распознала эту служебную функцию и таблицу автоматически дописала комментарии к меткам вроде `jumptable 000000FA case 0`.

13.2.4. MIPS

Листинг 13.8: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
f:
                lui     $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
; перейти на loc_24, если входное значение меньше 5:
                sltiu   $v0, $a0, 5
                bnez    $v0, loc_24
                la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF) ; branch delay slot
; входное значение больше или равно 5
; вывести "something unknown" и закончить:
                lui     $a0, ($LC5 >> 16)  # "something unknown"
                lw      $t9, (puts & 0xFFFF)($gp)
                or      $at, $zero ; NOP
                jr      $t9
                la      $a0, ($LC5 & 0xFFFF)  # "something unknown" ; branch delay slot

loc_24:                                 # CODE XREF: f+8
; загрузить адрес таблицы переходов
; LA это псевдоинструкция, на самом деле здесь пара LUI и ADDIU:
                la      $v0, off_120
; умножить входное значение на 4:
                sll     $a0, 2
; прибавить умноженное значение к адресу таблицы:
                addu    $a0, $v0, $a0
; загрузить элемент из таблицы переходов:
                lw      $v0, 0($a0)
                or      $at, $zero ; NOP
; перейти по адресу, полученному из таблицы:
                jr      $v0
                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP

sub_44:                                 # DATA XREF: .rodata:0000012C
; вывести "three" и закончить
                lui     $a0, ($LC3 >> 16)  # "three"
                lw      $t9, (puts & 0xFFFF)($gp)
                or      $at, $zero ; NOP
                jr      $t9
                la      $a0, ($LC3 & 0xFFFF)  # "three" ; branch delay slot

sub_58:                                 # DATA XREF: .rodata:00000130
; вывести "four" и закончить
                lui     $a0, ($LC4 >> 16)  # "four"
                lw      $t9, (puts & 0xFFFF)($gp)
                or      $at, $zero ; NOP
                jr      $t9
                la      $a0, ($LC4 & 0xFFFF)  # "four" ; branch delay slot

sub_6C:                                 # DATA XREF: .rodata:off_120
; вывести "zero" и закончить
                lui     $a0, ($LC0 >> 16)  # "zero"
                lw      $t9, (puts & 0xFFFF)($gp)
                or      $at, $zero ; NOP
                jr      $t9
                la      $a0, ($LC0 & 0xFFFF)  # "zero" ; branch delay slot

sub_80:                                 # DATA XREF: .rodata:00000124
; вывести "one" и закончить
```

```
                lui     $a0, ($LC1 >> 16)  # "one"
                lw      $t9, (puts & 0xFFFF)($gp)
                or      $at, $zero ; NOP
                jr      $t9
                la      $a0, ($LC1 & 0xFFFF)  # "one" ; branch delay slot

sub_94:                                 # DATA XREF: .rodata:00000128
; вывести "two" и закончить
                lui     $a0, ($LC2 >> 16)  # "two"
                lw      $t9, (puts & 0xFFFF)($gp)
                or      $at, $zero ; NOP
                jr      $t9
                la      $a0, ($LC2 & 0xFFFF)  # "two" ; branch delay slot

; может быть размещено в секции .rodata:
off_120:        .word sub_6C
                .word sub_80
                .word sub_94
                .word sub_44
                .word sub_58
```

Новая для нас инструкция здесь это SLTIU («Set on Less Than Immediate Unsigned» — установить, если меньше чем значение, беззнаковое сравнение). На самом деле, это то же что и SLTU («Set on Less Than Unsigned»), но «I» означает «immediate», т.е. число может быть задано в самой инструкции.

BNEZ это «Branch if Not Equal to Zero» (переход если не равно нулю).

Код очень похож на код для других ISA. SLL («Shift Word Left Logical» — логический сдвиг влево) совершает умножение на 4. MIPS всё-таки это 32-битный процессор, так что все адреса в таблице переходов (*jumptable*) 32-битные.

13.2.5. Вывод

Примерный скелет оператора *switch()*:

Листинг 13.9: x86

```
MOV REG, input
CMP REG, 4 ; максимальное количество меток
JA default
SHL REG, 2 ; найти элемент в таблице. сдвинуть на 3 бита в x64
MOV REG, jump_table[REG]
JMP REG

case1:
    ; делать что-то
    JMP exit
case2:
    ; делать что-то
    JMP exit
case3:
    ; делать что-то
    JMP exit
case4:
    ; делать что-то
    JMP exit
case5:
    ; делать что-то
    JMP exit

default:

    ...

exit:

    ....

jump_table dd case1
           dd case2
           dd case3
```

```
            dd case4
            dd case5
```

Переход по адресу из таблицы переходов может быть также реализован такой инструкцией: `JMP jump_table[REG*4]`. Или `JMP jump_table[REG*8]` в x64.

Таблица переходов (*jumptable*) это просто массив указателей, как это будет вскоре описано: 18.5 (стр. 285).

13.3. Когда много *case* в одном блоке

Вот очень часто используемая конструкция: несколько *case* может быть использовано в одном блоке:

```
#include <stdio.h>

void f(int a)
{
        switch (a)
        {
        case 1:
        case 2:
        case 7:
        case 10:
                printf ("1, 2, 7, 10\n");
                break;
        case 3:
        case 4:
        case 5:
        case 6:
                printf ("3, 4, 5\n");
                break;
        case 8:
        case 9:
        case 20:
        case 21:
                printf ("8, 9, 21\n");
                break;
        case 22:
                printf ("22\n");
                break;
        default:
                printf ("default\n");
                break;
        };
};

int main()
{
        f(4);
};
```

Слишком расточительно генерировать каждый блок для каждого случая, поэтому обычно генерируется каждый блок плюс некий диспетчер.

13.3.1. MSVC

Листинг 13.10: Оптимизирующий MSVC 2010

```
$SG2798 DB      '1, 2, 7, 10', 0aH, 00H
$SG2800 DB      '3, 4, 5', 0aH, 00H
$SG2802 DB      '8, 9, 21', 0aH, 00H
$SG2804 DB      '22', 0aH, 00H
$SG2806 DB      'default', 0aH, 00H

_a$ = 8
_f      PROC
        mov     eax, DWORD PTR _a$[esp-4]
        dec     eax
```

```
11          cmp     eax, 21
12          ja      SHORT $LN1@f
13          movzx   eax, BYTE PTR $LN10@f[eax]
14          jmp     DWORD PTR $LN11@f[eax*4]
15  $LN5@f:
16          mov     DWORD PTR _a$[esp-4], OFFSET $SG2798 ; '1, 2, 7, 10'
17          jmp     DWORD PTR __imp__printf
18  $LN4@f:
19          mov     DWORD PTR _a$[esp-4], OFFSET $SG2800 ; '3, 4, 5'
20          jmp     DWORD PTR __imp__printf
21  $LN3@f:
22          mov     DWORD PTR _a$[esp-4], OFFSET $SG2802 ; '8, 9, 21'
23          jmp     DWORD PTR __imp__printf
24  $LN2@f:
25          mov     DWORD PTR _a$[esp-4], OFFSET $SG2804 ; '22'
26          jmp     DWORD PTR __imp__printf
27  $LN1@f:
28          mov     DWORD PTR _a$[esp-4], OFFSET $SG2806 ; 'default'
29          jmp     DWORD PTR __imp__printf
30          npad    2 ; выровнять таблицу $LN11@f по 16-байтной границе
31  $LN11@f:
32          DD      $LN5@f ; вывести '1, 2, 7, 10'
33          DD      $LN4@f ; вывести '3, 4, 5'
34          DD      $LN3@f ; вывести '8, 9, 21'
35          DD      $LN2@f ; вывести '22'
36          DD      $LN1@f ; вывести 'default'
37  $LN10@f:
38          DB      0 ; a=1
39          DB      0 ; a=2
40          DB      1 ; a=3
41          DB      1 ; a=4
42          DB      1 ; a=5
43          DB      1 ; a=6
44          DB      0 ; a=7
45          DB      2 ; a=8
46          DB      2 ; a=9
47          DB      0 ; a=10
48          DB      4 ; a=11
49          DB      4 ; a=12
50          DB      4 ; a=13
51          DB      4 ; a=14
52          DB      4 ; a=15
53          DB      4 ; a=16
54          DB      4 ; a=17
55          DB      4 ; a=18
56          DB      4 ; a=19
57          DB      2 ; a=20
58          DB      2 ; a=21
59          DB      3 ; a=22
60  _f      ENDP
```

Здесь видим две таблицы: первая таблица ($LN10@f) это таблица индексов, а вторая таблица ($LN11@f) это массив указателей на блоки.

В начале, входное значение используется как индекс в таблице индексов (строка 13).

Вот краткое описание значений в таблице: 0 это первый блок *case* (для значений 1, 2, 7, 10), 1 это второй (для значений 3, 4, 5), 2 это третий (для значений 8, 9, 21), 3 это четвертый (для значений 22), 4 это для блока по умолчанию.

Мы получаем индекс для второй таблицы указателей на блоки и переходим туда (строка 14).

Ещё нужно отметить то, что здесь нет случая для нулевого входного значения. Поэтому мы видим инструкцию DEC на строке 10 и таблица начинается с $a = 1$. Потому что незачем выделять в таблице элемент для $a = 0$.

Это очень часто используемый шаблон.

В чем же экономия? Почему нельзя сделать так, как уже обсуждалось (13.2.1 (стр. 166)), используя только одну таблицу, содержащую указатели на блоки? Причина в том, что элементы в таблице индексов занимают только по 8-битному байту, поэтому всё это более компактно.

13.3.2. GCC

GCC делает так, как уже обсуждалось (13.2.1 (стр. 166)), используя просто таблицу указателей.

13.3.3. ARM64: Оптимизирующий GCC 4.9.1

Во-первых, здесь нет кода, срабатывающего в случае если входное значение — 0, так что GCC пытается сделать таблицу переходов более компактной и начинает с случая, когда входное значение — 1.

GCC 4.9.1 для ARM64 использует даже более интересный трюк. Он может закодировать все смещения как 8-битные байты. Вспомним, что все инструкции в ARM64 имеют размер в 4 байта. GCC также использует тот факт, что все смещения в моем крохотном примере находятся достаточно близко друг от друга. Так что таблица переходов состоит из байт.

Листинг 13.11: Оптимизирующий GCC 4.9.1 ARM64

```
f14:
; входное значение в W0
        sub     w0, w0, #1
        cmp     w0, 21
; переход если меньше или равно (беззнаковое):
        bls     .L9
.L2:
; вывести "default":
        adrp    x0, .LC4
        add     x0, x0, :lo12:.LC4
        b       puts
.L9:
; загрузить адрес таблицы переходов в X1:
        adrp    x1, .L4
        add     x1, x1, :lo12:.L4
; W0=input_value-1
; загрузить байт из таблицы:
        ldrb    w0, [x1,w0,uxtw]
; загрузить адрес метки Lrtx:
        adr     x1, .Lrtx4
; умножить элемент из таблицы на 4 (сдвинув на 2 бита влево) и прибавить (или вычесть) к адресу Lrtx:
        add     x0, x1, w0, sxtb #2
; перейти на вычисленный адрес:
        br      x0
; эта метка указывает на сегмент кода (text):
.Lrtx4:
        .section        .rodata
; всё после выражения ".section" выделяется в сегменте только для чтения (rodata):
.L4:
        .byte   (.L3 - .Lrtx4) / 4     ; case 1
        .byte   (.L3 - .Lrtx4) / 4     ; case 2
        .byte   (.L5 - .Lrtx4) / 4     ; case 3
        .byte   (.L5 - .Lrtx4) / 4     ; case 4
        .byte   (.L5 - .Lrtx4) / 4     ; case 5
        .byte   (.L5 - .Lrtx4) / 4     ; case 6
        .byte   (.L3 - .Lrtx4) / 4     ; case 7
        .byte   (.L6 - .Lrtx4) / 4     ; case 8
        .byte   (.L6 - .Lrtx4) / 4     ; case 9
        .byte   (.L3 - .Lrtx4) / 4     ; case 10
        .byte   (.L2 - .Lrtx4) / 4     ; case 11
        .byte   (.L2 - .Lrtx4) / 4     ; case 12
        .byte   (.L2 - .Lrtx4) / 4     ; case 13
        .byte   (.L2 - .Lrtx4) / 4     ; case 14
        .byte   (.L2 - .Lrtx4) / 4     ; case 15
        .byte   (.L2 - .Lrtx4) / 4     ; case 16
        .byte   (.L2 - .Lrtx4) / 4     ; case 17
        .byte   (.L2 - .Lrtx4) / 4     ; case 18
        .byte   (.L2 - .Lrtx4) / 4     ; case 19
        .byte   (.L6 - .Lrtx4) / 4     ; case 20
        .byte   (.L6 - .Lrtx4) / 4     ; case 21
        .byte   (.L7 - .Lrtx4) / 4     ; case 22
        .text
; всё после выражения ".text" выделяется в сегменте кода (text):
.L7:
```

```
; вывести "22"
        adrp    x0, .LC3
        add     x0, x0, :lo12:.LC3
        b       puts
.L6:
; вывести "8, 9, 21"
        adrp    x0, .LC2
        add     x0, x0, :lo12:.LC2
        b       puts
.L5:
; вывести "3, 4, 5"
        adrp    x0, .LC1
        add     x0, x0, :lo12:.LC1
        b       puts
.L3:
; вывести "1, 2, 7, 10"
        adrp    x0, .LC0
        add     x0, x0, :lo12:.LC0
        b       puts
.LC0:
        .string "1, 2, 7, 10"
.LC1:
        .string "3, 4, 5"
.LC2:
        .string "8, 9, 21"
.LC3:
        .string "22"
.LC4:
        .string "default"
```

Скомпилируем этот пример как объектный файл и откроем его в IDA. Вот таблица переходов:

Листинг 13.12: jumptable in IDA

```
.rodata:0000000000000064                AREA .rodata, DATA, READONLY
.rodata:0000000000000064                ; ORG 0x64
.rodata:0000000000000064 $d             DCB    9    ; case 1
.rodata:0000000000000065                DCB    9    ; case 2
.rodata:0000000000000066                DCB    6    ; case 3
.rodata:0000000000000067                DCB    6    ; case 4
.rodata:0000000000000068                DCB    6    ; case 5
.rodata:0000000000000069                DCB    6    ; case 6
.rodata:000000000000006A                DCB    9    ; case 7
.rodata:000000000000006B                DCB    3    ; case 8
.rodata:000000000000006C                DCB    3    ; case 9
.rodata:000000000000006D                DCB    9    ; case 10
.rodata:000000000000006E                DCB 0xF7    ; case 11
.rodata:000000000000006F                DCB 0xF7    ; case 12
.rodata:0000000000000070                DCB 0xF7    ; case 13
.rodata:0000000000000071                DCB 0xF7    ; case 14
.rodata:0000000000000072                DCB 0xF7    ; case 15
.rodata:0000000000000073                DCB 0xF7    ; case 16
.rodata:0000000000000074                DCB 0xF7    ; case 17
.rodata:0000000000000075                DCB 0xF7    ; case 18
.rodata:0000000000000076                DCB 0xF7    ; case 19
.rodata:0000000000000077                DCB    3    ; case 20
.rodata:0000000000000078                DCB    3    ; case 21
.rodata:0000000000000079                DCB    0    ; case 22
.rodata:000000000000007B ; .rodata      ends
```

В случае 1, 9 будет умножено на 9 и прибавлено к адресу метки Lrtx4. В случае 22, 0 будет умножено на 4, в результате это 0. Место сразу за меткой Lrtx4 это метка L7, где находится код, выводящий «22». В сегменте кода нет таблицы переходов, место для нее выделено в отдельной секции .rodata (нет особой нужды располагать её в сегменте кода).

Там есть также отрицательные байты (0xF7). Они используются для перехода назад, на код, выводящий строку «default» (на .L2).

13.4. Fall-through

Ещё одно популярное использование оператора switch() это т.н. «fallthrough» («провал»). Вот простой пример:

```
1  #define R 1
2  #define W 2
3  #define RW 3
4
5  void f(int type)
6  {
7          int read=0, write=0;
8
9          switch (type)
10         {
11         case RW:
12                 read=1;
13         case W:
14                 write=1;
15                 break;
16         case R:
17                 read=1;
18                 break;
19         default:
20                 break;
21         };
22         printf ("read=%d, write=%d\n", read, write);
23 };
```

Если $type = 1$ (R), $read$ будет выставлен в 1, если $type = 2$ (W), $write$ будет выставлен в 2. В случае $type = 3$ (RW), обе $read$ и $write$ будут выставлены в 1.

Фрагмент кода на строке 14 будет исполнен в двух случаях: если $type = RW$ или если $type = W$. Там нет «break» для «case RW», и это нормально.

13.4.1. MSVC x86

Листинг 13.13: MSVC 2012

```
$SG1305 DB      'read=%d, write=%d', 0aH, 00H

_write$ = -12   ; size = 4
_read$ = -8     ; size = 4
tv64 = -4       ; size = 4
_type$ = 8      ; size = 4
_f      PROC
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        sub     esp, 12
        mov     DWORD PTR _read$[ebp], 0
        mov     DWORD PTR _write$[ebp], 0
        mov     eax, DWORD PTR _type$[ebp]
        mov     DWORD PTR tv64[ebp], eax
        cmp     DWORD PTR tv64[ebp], 1 ; R
        je      SHORT $LN2@f
        cmp     DWORD PTR tv64[ebp], 2 ; W
        je      SHORT $LN3@f
        cmp     DWORD PTR tv64[ebp], 3 ; RW
        je      SHORT $LN4@f
        jmp     SHORT $LN5@f
$LN4@f: ; case RW:
        mov     DWORD PTR _read$[ebp], 1
$LN3@f: ; case W:
        mov     DWORD PTR _write$[ebp], 1
        jmp     SHORT $LN5@f
$LN2@f: ; case R:
        mov     DWORD PTR _read$[ebp], 1
$LN5@f: ; default
        mov     ecx, DWORD PTR _write$[ebp]
        push    ecx
```

```
        mov     edx, DWORD PTR _read$[ebp]
        push    edx
        push    OFFSET $SG1305 ; 'read=%d, write=%d'
        call    _printf
        add     esp, 12
        mov     esp, ebp
        pop     ebp
        ret     0
_f      ENDP
```

Код почти полностью повторяет то, что в исходнике. Там нет переходов между метками $LN4@f и $LN3@f: так что когда управление (code flow) находится на $LN4@f, $read$ в начале выставляется в 1, затем $write$. Наверное, поэтому всё это и называется «проваливаться»: управление проваливается через один фрагмент кода (выставляющий $read$) в другой (выставляющий $write$). Если $type = W$, мы оказываемся на $LN3@f, так что код выставляющий $read$ в 1 не исполнится.

13.4.2. ARM64

Листинг 13.14: GCC (Linaro) 4.9

```
.LC0:
        .string "read=%d, write=%d\n"
f:
        stp     x29, x30, [sp, -48]!
        add     x29, sp, 0
        str     w0, [x29,28]
        str     wzr, [x29,44] ; установить локальные переменные "read" и "write" в ноль
        str     wzr, [x29,40]
        ldr     w0, [x29,28]  ; загрузить аргумент "type"
        cmp     w0, 2         ; type=W?
        beq     .L3
        cmp     w0, 3         ; type=RW?
        beq     .L4
        cmp     w0, 1         ; type=R?
        beq     .L5
        b       .L6           ; в противном случае...
.L4: ; case RW
        mov     w0, 1
        str     w0, [x29,44] ; read=1
.L3: ; case W
        mov     w0, 1
        str     w0, [x29,40] ; write=1
        b       .L6
.L5: ; case R
        mov     w0, 1
        str     w0, [x29,44] ; read=1
        nop
.L6: ; default
        adrp    x0, .LC0 ; "read=%d, write=%d\n"
        add     x0, x0, :lo12:.LC0
        ldr     w1, [x29,44] ; загрузить "read"
        ldr     w2, [x29,40] ; загрузить "write"
        bl      printf
        ldp     x29, x30, [sp], 48
        ret
```

Почти то же самое. Здесь нет переходов между метками .L4 и .L3.

13.5. Упражнения

13.5.1. Упражнение #1

Вполне возможно переделать пример на Си в листинге 13.2 (стр. 160) так, чтобы при компиляции получалось даже ещё меньше кода, но работать всё будет точно так же. Попробуйте этого добиться.

Подсказка: G.1.5 (стр. 986).

Глава 14

Циклы

14.1. Простой пример

14.1.1. x86

Для организации циклов в архитектуре x86 есть старая инструкция LOOP. Она проверяет значение регистра ECX и если оно не 0, делает декремент ECX и переход по метке, указанной в операнде. Возможно, эта инструкция не слишком удобная, потому что уже почти не бывает современных компиляторов, которые использовали бы её. Так что если вы видите где-то LOOP, то с большой вероятностью это вручную написанный код на ассемблере.

Обычно, циклы на Си/Си++ создаются при помощи `for()`, `while()`, `do/while()`.

Начнем с `for()`.

Это выражение описывает инициализацию, условие, операцию после каждой итерации (инкремент/декремент) и тело цикла.

```
for (инициализация; условие; после каждой итерации)
{
    тело_цикла;
}
```

Примерно так же, генерируемый код и будет состоять из этих четырех частей.

Возьмем пример:

```
#include <stdio.h>

void printing_function(int i)
{
        printf ("f(%d)\n", i);
};

int main()
{
        int i;

        for (i=2; i<10; i++)
                printing_function(i);

        return 0;
};
```

Имеем в итоге (MSVC 2010):

Листинг 14.1: MSVC 2010

```
_i$ = -4
_main    PROC
    push   ebp
    mov    ebp, esp
    push   ecx
    mov    DWORD PTR _i$[ebp], 2   ; инициализация цикла
    jmp    SHORT $LN3@main
```

```
$LN2@main:
    mov    eax, DWORD PTR _i$[ebp] ; то что мы делаем после каждой итерации:
    add    eax, 1                  ; добавляем 1 к i
    mov    DWORD PTR _i$[ebp], eax
$LN3@main:
    cmp    DWORD PTR _i$[ebp], 10  ; это условие проверяется *перед* каждой итерацией
    jge    SHORT $LN1@main         ; если i больше или равно 10, заканчиваем цикл
    mov    ecx, DWORD PTR _i$[ebp] ; тело цикла: вызов функции printing_function(i)
    push   ecx
    call   _printing_function
    add    esp, 4
    jmp    SHORT $LN2@main         ; переход на начало цикла
$LN1@main:                         ; конец цикла
    xor    eax, eax
    mov    esp, ebp
    pop    ebp
    ret    0
_main    ENDP
```

В принципе, ничего необычного.

GCC 4.4.1 выдает примерно такой же код, с небольшой разницей:

Листинг 14.2: GCC 4.4.1

```
main            proc near

var_20          = dword ptr -20h
var_4           = dword ptr -4

                push    ebp
                mov     ebp, esp
                and     esp, 0FFFFFFF0h
                sub     esp, 20h
                mov     [esp+20h+var_4], 2  ; инициализация i
                jmp     short loc_8048476

loc_8048465:
                mov     eax, [esp+20h+var_4]
                mov     [esp+20h+var_20], eax
                call    printing_function
                add     [esp+20h+var_4], 1  ; инкремент i

loc_8048476:
                cmp     [esp+20h+var_4], 9
                jle     short loc_8048465   ; если i<=9, продолжаем цикл
                mov     eax, 0
                leave
                retn
main            endp
```

Интересно становится, если скомпилируем этот же код при помощи MSVC 2010 с включенной оптимизацией (/Ox):

Листинг 14.3: Оптимизирующий MSVC

```
_main    PROC
    push   esi
    mov    esi, 2
$LL3@main:
    push   esi
    call   _printing_function
    inc    esi
    add    esp, 4
    cmp    esi, 10     ; 0000000aH
    jl     SHORT $LL3@main
    xor    eax, eax
    pop    esi
    ret    0
_main    ENDP
```

Здесь происходит следующее: переменную i компилятор не выделяет в локальном стеке, а выделяет целый регистр под нее: ESI. Это возможно для маленьких функций, где мало локальных переменных.

В принципе, всё то же самое, только теперь одна важная особенность: f() не должна менять значение ESI. Наш компилятор уверен в этом, а если бы и была необходимость использовать регистр ESI в функции f(), то её значение сохранялось бы в стеке. Примерно так же как и в нашем листинге: обратите внимание на PUSH ESI/POP ESI в начале и конце функции.

Попробуем GCC 4.4.1 с максимальной оптимизацией (-O3):

Листинг 14.4: Оптимизирующий GCC 4.4.1

```
main            proc near

var_10          = dword ptr -10h

                push    ebp
                mov     ebp, esp
                and     esp, 0FFFFFFF0h
                sub     esp, 10h
                mov     [esp+10h+var_10], 2
                call    printing_function
                mov     [esp+10h+var_10], 3
                call    printing_function
                mov     [esp+10h+var_10], 4
                call    printing_function
                mov     [esp+10h+var_10], 5
                call    printing_function
                mov     [esp+10h+var_10], 6
                call    printing_function
                mov     [esp+10h+var_10], 7
                call    printing_function
                mov     [esp+10h+var_10], 8
                call    printing_function
                mov     [esp+10h+var_10], 9
                call    printing_function
                xor     eax, eax
                leave
                retn
main            endp
```

Однако GCC просто *развернул* цикл[1].

Делается это в тех случаях, когда итераций не слишком много (как в нашем примере) и можно немного сэкономить время, убрав все инструкции, обеспечивающие цикл. В качестве обратной стороны медали, размер кода увеличился.

Использовать большие развернутые циклы в наше время не рекомендуется, потому что большие функции требуют больше кэш-памяти[2].

Увеличим максимальное значение i в цикле до 100 и попробуем снова. GCC выдает:

Листинг 14.5: GCC

```
                public main
main            proc near

var_20          = dword ptr -20h

                push    ebp
                mov     ebp, esp
                and     esp, 0FFFFFFF0h
                push    ebx
                mov     ebx, 2    ; i=2
                sub     esp, 1Ch

; выравнивание метки loc_80484D0 (начало тела цикла) по 16-байтной границе:
                nop

loc_80484D0:
; передать i как первый аргумент для printing_function():
```

[1] loop unwinding в англоязычной литературе

[2] Очень хорошая статья об этом: [Dre07]. А также о рекомендациях о развернутых циклах от Intel можно прочитать здесь: [Int14, с. 3.4.1.7].

```
                mov     [esp+20h+var_20], ebx
                add     ebx, 1    ; i++
                call    printing_function
                cmp     ebx, 64h  ; i==100?
                jnz     short loc_80484D0 ; если нет, продолжать
                add     esp, 1Ch
                xor     eax, eax  ; возврат 0
                pop     ebx
                mov     esp, ebp
                pop     ebp
                retn
main            endp
```

Это уже похоже на то, что сделал MSVC 2010 в режиме оптимизации (/Ox). За исключением того, что под переменную i будет выделен регистр EBX. GCC уверен, что этот регистр не будет модифицироваться внутри f(), а если вдруг это и придётся там сделать, то его значение будет сохранено в начале функции, прямо как в main().

14.1.2. x86: OllyDbg

Скомпилируем наш пример в MSVC 2010 с /Ox и /Ob0 и загрузим в OllyDbg.

Оказывается, OllyDbg может обнаруживать простые циклы и показывать их в квадратных скобках, для удобства:



Рис. 14.1: OllyDbg: начало `main()`

Трассируя (F8 — сделать шаг, не входя в функцию) мы видим, как ESI увеличивается на 1. Например, здесь $ESI = i = 6$:



Рис. 14.2: OllyDbg: тело цикла только что отработало с $i = 6$

9 это последнее значение цикла. Поэтому JL после инкремента не срабатывает и функция заканчивается:



Рис. 14.3: OllyDbg: $ESI = 10$, конец цикла

14.1.3. x86: tracer

Как видно, трассировать вручную цикл в отладчике — это не очень удобно. Поэтому попробуем tracer.

Открываем скомпилированный пример в IDA, находим там адрес инструкции PUSH ESI (передающей единственный аргумент в `f()`,) а это 0x401026 в нашем случае и запускаем tracer:

```
tracer.exe -l:loops_2.exe bpx=loops_2.exe!0x00401026
```

Опция BPX просто ставит точку останова по адресу и затем tracer будет выдавать состояние регистров.

В `tracer.log` после запуска я вижу следующее:

```
PID=12884|New process loops_2.exe
(0) loops_2.exe!0x401026
EAX=0x00a328c8 EBX=0x00000000 ECX=0x6f0f4714 EDX=0x00000000
ESI=0x00000002 EDI=0x00333378 EBP=0x0024fbfc ESP=0x0024fbb8
EIP=0x00331026
FLAGS=PF ZF IF
(0) loops_2.exe!0x401026
EAX=0x00000005 EBX=0x00000000 ECX=0x6f0a5617 EDX=0x000ee188
ESI=0x00000003 EDI=0x00333378 EBP=0x0024fbfc ESP=0x0024fbb8
EIP=0x00331026
FLAGS=CF PF AF SF IF
(0) loops_2.exe!0x401026
EAX=0x00000005 EBX=0x00000000 ECX=0x6f0a5617 EDX=0x000ee188
ESI=0x00000004 EDI=0x00333378 EBP=0x0024fbfc ESP=0x0024fbb8
EIP=0x00331026
FLAGS=CF PF AF SF IF
(0) loops_2.exe!0x401026
EAX=0x00000005 EBX=0x00000000 ECX=0x6f0a5617 EDX=0x000ee188
ESI=0x00000005 EDI=0x00333378 EBP=0x0024fbfc ESP=0x0024fbb8
EIP=0x00331026
FLAGS=CF AF SF IF
(0) loops_2.exe!0x401026
EAX=0x00000005 EBX=0x00000000 ECX=0x6f0a5617 EDX=0x000ee188
ESI=0x00000006 EDI=0x00333378 EBP=0x0024fbfc ESP=0x0024fbb8
EIP=0x00331026
FLAGS=CF PF AF SF IF
(0) loops_2.exe!0x401026
EAX=0x00000005 EBX=0x00000000 ECX=0x6f0a5617 EDX=0x000ee188
ESI=0x00000007 EDI=0x00333378 EBP=0x0024fbfc ESP=0x0024fbb8
EIP=0x00331026
FLAGS=CF AF SF IF
(0) loops_2.exe!0x401026
EAX=0x00000005 EBX=0x00000000 ECX=0x6f0a5617 EDX=0x000ee188
ESI=0x00000008 EDI=0x00333378 EBP=0x0024fbfc ESP=0x0024fbb8
EIP=0x00331026
FLAGS=CF AF SF IF
(0) loops_2.exe!0x401026
EAX=0x00000005 EBX=0x00000000 ECX=0x6f0a5617 EDX=0x000ee188
ESI=0x00000009 EDI=0x00333378 EBP=0x0024fbfc ESP=0x0024fbb8
EIP=0x00331026
FLAGS=CF PF AF SF IF
PID=12884|Process loops_2.exe exited. ExitCode=0 (0x0)
```

Видно, как значение `ESI` последовательно изменяется от 2 до 9.

И даже более того, в tracer можно собирать значения регистров по всем адресам внутри функции. Там это называется *trace*. Каждая инструкция трассируется, значения самых интересных регистров запоминаются. Затем генерируется .idc-скрипт для IDA, который добавляет комментарии. Итак, в IDA я узнал что адрес `main()` это `0x00401020` и запускаю:

```
tracer.exe -l:loops_2.exe bpf=loops_2.exe!0x00401020,trace:cc
```

BPF означает установить точку останова на функции.

Получаю в итоге скрипты `loops_2.exe.idc` и `loops_2.exe_clear.idc`.

Загружаю `loops_2.exe.idc` в IDA и увижу следующее:

```
.text:00401020
.text:00401020 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:00401020
.text:00401020
.text:00401020 ; int __cdecl main(int argc, const char **argv, const char **envp)
.text:00401020 _main           proc near               ; CODE XREF: ___tmainCRTStartup+11D↓p
.text:00401020
.text:00401020 argc            = dword ptr  4
.text:00401020 argv            = dword ptr  8
.text:00401020 envp            = dword ptr  0Ch
.text:00401020
.text:00401020                 push    esi             ; ESI=1
.text:00401021                 mov     esi, 2
.text:00401026
.text:00401026 loc_401026:                             ; CODE XREF: _main+13↓j
.text:00401026                 push    esi             ; ESI=2..9
.text:00401027                 call    sub_401000      ; tracing nested maximum level (1) reached,
.text:0040102C                 inc     esi             ; ESI=2..9
.text:0040102D                 add     esp, 4          ; ESP=0x38fcbc
.text:00401030                 cmp     esi, 0Ah        ; ESI=3..0xa
.text:00401033                 jl      short loc_401026 ; SF=false,true OF=false
.text:00401035                 xor     eax, eax
.text:00401037                 pop     esi
.text:00401038                 retn                    ; EAX=0
.text:00401038 _main           endp
```

Рис. 14.4: IDA с загруженным .idc-скриптом

Видно, что `ESI` меняется от 2 до 9 в начале тела цикла, но после инкремента он в пределах [3..0xA]. Видно также, что функция `main()` заканчивается с 0 в EAX.

tracer также генерирует `loops_2.exe.txt`, содержащий адреса инструкций, сколько раз была исполнена каждая и значения регистров:

Листинг 14.6: loops_2.exe.txt

```
0x401020 (.text+0x20), e=       1 [PUSH ESI] ESI=1
0x401021 (.text+0x21), e=       1 [MOV ESI, 2]
0x401026 (.text+0x26), e=       8 [PUSH ESI] ESI=2..9
0x401027 (.text+0x27), e=       8 [CALL 8D1000h] tracing nested maximum level (1) reached, skipping ↙
    ↳ this CALL 8D1000h=0x8d1000
0x40102c (.text+0x2c), e=       8 [INC ESI] ESI=2..9
0x40102d (.text+0x2d), e=       8 [ADD ESP, 4] ESP=0x38fcbc
0x401030 (.text+0x30), e=       8 [CMP ESI, 0Ah] ESI=3..0xa
0x401033 (.text+0x33), e=       8 [JL 8D1026h] SF=false,true OF=false
0x401035 (.text+0x35), e=       1 [XOR EAX, EAX]
0x401037 (.text+0x37), e=       1 [POP ESI]
0x401038 (.text+0x38), e=       1 [RETN] EAX=0
```

Так можно использовать grep.

14.1.4. ARM

Неоптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
main
        STMFD   SP!, {R4,LR}
        MOV     R4, #2
        B       loc_368
loc_35C  ; CODE XREF: main+1C
        MOV     R0, R4
        BL      printing_function
        ADD     R4, R4, #1

loc_368  ; CODE XREF: main+8
        CMP     R4, #0xA
```

```
        BLT     loc_35C
        MOV     R0, #0
        LDMFD   SP!, {R4,PC}
```

Счетчик итераций i будет храниться в регистре R4.

Инструкция «MOV R4, #2» просто инициализирует i.

Инструкции «MOV R0, R4» и «BL printing_function» составляют тело цикла., Первая инструкция готовит аргумент для функции, f() а вторая вызывает её.

Инструкция «ADD R4, R4, #1» прибавляет единицу к i при каждой итерации.

«CMP R4, #0xA» сравнивает i с 0xA (10). Следующая за ней инструкция BLT (*Branch Less Than*) совершит переход, если i меньше чем 10.

В противном случае в R0 запишется 0 (потому что наша функция возвращает 0) и произойдет выход из функции.

Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
_main
                PUSH    {R4,LR}
                MOVS    R4, #2

loc_132                                 ; CODE XREF: _main+E
                MOVS    R0, R4
                BL      printing_function
                ADDS    R4, R4, #1
                CMP     R4, #0xA
                BLT     loc_132
                MOVS    R0, #0
                POP     {R4,PC}
```

Практически всё то же самое.

Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим Thumb-2)

```
_main
       PUSH            {R4,R7,LR}
       MOVW            R4, #0x1124 ; "%d\n"
       MOVS            R1, #2
       MOVT.W          R4, #0
       ADD             R7, SP, #4
       ADD             R4, PC
       MOV             R0, R4
       BLX             _printf
       MOV             R0, R4
       MOVS            R1, #3
       BLX             _printf
       MOV             R0, R4
       MOVS            R1, #4
       BLX             _printf
       MOV             R0, R4
       MOVS            R1, #5
       BLX             _printf
       MOV             R0, R4
       MOVS            R1, #6
       BLX             _printf
       MOV             R0, R4
       MOVS            R1, #7
       BLX             _printf
       MOV             R0, R4
       MOVS            R1, #8
       BLX             _printf
       MOV             R0, R4
       MOVS            R1, #9
       BLX             _printf
       MOVS            R0, #0
       POP             {R4,R7,PC}
```

На самом деле, в моей функции `f()` было такое:

```
void printing_function(int i)
{
    printf ("%d\n", i);
};
```

Так что LLVM не только *развернул* цикл, но также и представил мою очень простую функцию `f()` как *inline-функцию*, и вставил её тело вместо цикла 8 раз. Это возможно, когда функция очень простая (как та что у меня) и когда она вызывается не очень много раз, как здесь.

ARM64: Оптимизирующий GCC 4.9.1

Листинг 14.7: Оптимизирующий GCC 4.9.1

```
printing_function:
; подготовить второй аргумент printf():
        mov     w1, w0
; загрузить адрес строки "f(%d)\n"
        adrp    x0, .LC0
        add     x0, x0, :lo12:.LC0
; здесь просто переход вместо перехода с сохранением адреса и инструкции возврата:
        b       printf
main:
; сохранить FP и LR в локальном стеке:
        stp     x29, x30, [sp, -32]!
; установить стековый фрейм:
        add     x29, sp, 0
; сохранить содержимое регистра X19 в локальном стеке:
        str     x19, [sp,16]
; будем использовать регистр W19 как счетчик.
; установить начальное значение в 2:
        mov     w19, 2
.L3:
; подготовить первый аргумент printing_function():
        mov     w0, w19
; инкремент регистра счетчика.
        add     w19, w19, 1
; W0 все еще содержит значение счетчика перед инкрементом.
        bl      printing_function
; конец?
        cmp     w19, 10
; нет, перейти на начало тела цикла:
        bne     .L3
; возврат 0
        mov     w0, 0
; восстановить содержимое регистра X19:
        ldr     x19, [sp,16]
; восстановить значения FP и LR:
        ldp     x29, x30, [sp], 32
        ret
.LC0:
        .string "f(%d)\n"
```

ARM64: Неоптимизирующий GCC 4.9.1

Листинг 14.8: Неоптимизирующий GCC 4.9.1 -fno-inline

```
printing_function:
; подготовить второй аргумент printf():
        mov     w1, w0
; загрузить адрес строки "f(%d)\n"
        adrp    x0, .LC0
        add     x0, x0, :lo12:.LC0
; здесь просто переход вместо перехода с сохранением адреса и инструкции возврата:
        b       printf
main:
```

```
; сохранить FP и LR в локальном стеке:
        stp     x29, x30, [sp, -32]!
; установить стековый фрейм:
        add     x29, sp, 0
; сохранить содержимое регистра X19 в локальном стеке:
        str     x19, [sp,16]
; будем использовать регистр W19 как счетчик.
; установить начальное значение в 2:
        mov     w19, 2
.L3:
; подготовить первый аргумент printing_function():
        mov     w0, w19
; инкремент регистра счетчика.
        add     w19, w19, 1
; W0 все еще содержит значение счетчика перед инкрементом.
        bl      printing_function
; конец?
        cmp     w19, 10
; нет, перейти на начало тела цикла:
        bne     .L3
; возврат 0
        mov     w0, 0
; восстановить содержимое регистра X19:
        ldr     x19, [sp,16]
; восстановить значения FP и LR:
        ldp     x29, x30, [sp], 32
        ret
.LC0:
        .string "f(%d)\n"
```

14.1.5. MIPS

Листинг 14.9: Неоптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
main:

; IDA не знает названия переменных в локальном стеке
; Это мы назвали их вручную:
i               = -0x10
saved_FP        = -8
saved_RA        = -4

; пролог функции:
                addiu   $sp, -0x28
                sw      $ra, 0x28+saved_RA($sp)
                sw      $fp, 0x28+saved_FP($sp)
                move    $fp, $sp
; инициализировать счетчик значением 2 и сохранить это значение в локальном стеке
                li      $v0, 2
                sw      $v0, 0x28+i($fp)
; псевдоинструкция. здесь на самом деле "BEQ $ZERO, $ZERO, loc_9C":
                b       loc_9C
                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
 # ---------------------------------------------------------------------------

loc_80:                                 # CODE XREF: main+48
; загрузить значение счетчика из локального стека и вызвать printing_function():
                lw      $a0, 0x28+i($fp)
                jal     printing_function
                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
; загрузить счетчик, инкрементировать его и записать назад:
                lw      $v0, 0x28+i($fp)
                or      $at, $zero ; NOP
                addiu   $v0, 1
                sw      $v0, 0x28+i($fp)

loc_9C:                                 # CODE XREF: main+18
; проверить счетчик, он больше 10?
```

```
                lw      $v0, 0x28+i($fp)
                or      $at, $zero ; NOP
                slti    $v0, 0xA
; если он меньше 10, перейти на loc_80 (начало тела цикла):
                bnez    $v0, loc_80
                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
; заканчиваем, возвращаем 0:
                move    $v0, $zero
; эпилог функции:
                move    $sp, $fp
                lw      $ra, 0x28+saved_RA($sp)
                lw      $fp, 0x28+saved_FP($sp)
                addiu   $sp, 0x28
                jr      $ra
                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
```

Новая для нас инструкция это «B». Вернее, это псевдоинструкция (BEQ).

14.1.6. Ещё кое-что

По генерируемому коду мы видим следующее: после инициализации i, тело цикла не исполняется. Исполняется сразу проверка условия i, а лишь затем исполняется тело цикла. Это правильно. Потому что если условие в самом начале не выполняется, тело цикла исполнять нельзя. Так может быть, например, в таком случае:

```
for (i=0; i<total_entries_to_process; i++)
    тело_цикла;
```

Если *total_entries_to_process* равно 0, тело цикла не должно исполниться ни разу. Поэтому проверка условия происходит перед тем как исполнить само тело.

Впрочем, оптимизирующий компилятор может переставить проверку условия и тело цикла местами, если он уверен, что описанная здесь ситуация невозможна, как в случае с нашим простейшим примером и компиляторами Keil, Xcode (LLVM), MSVC и GCC в режиме оптимизации.

14.2. Функция копирования блоков памяти

Настоящие функции копирования памяти могут копировать по 4 или 8 байт на каждой итерации, использовать SIMD[3], векторизацию, и т.д. Но ради простоты, этот пример настолько прост, насколько это возможно.

```
#include <stdio.h>

void my_memcpy (unsigned char* dst, unsigned char* src, size_t cnt)
{
        size_t i;
        for (i=0; i<cnt; i++)
                dst[i]=src[i];
};
```

14.2.1. Простейшая реализация

Листинг 14.10: GCC 4.9 x64 оптимизация по размеру (-Os)

```
my_memcpy:
; RDI = целевой адрес
; RSI = исходный адрес
; RDX = размер блока

; инициализировать счетчик (i) в 0
        xor     eax, eax
.L2:
; все байты скопированы? тогда заканчиваем:
        cmp     rax, rdx
        je      .L5
```

[3]Single instruction, multiple data

```
; загружаем байт по адресу RSI+i:
        mov     cl, BYTE PTR [rsi+rax]
; записываем байт по адресу RDI+i:
        mov     BYTE PTR [rdi+rax], cl
        inc     rax ; i++
        jmp     .L2
.L5:
        ret
```

Листинг 14.11: GCC 4.9 ARM64 оптимизация по размеру (-Os)

```
my_memcpy:
; X0 = целевой адрес
; X1 = исходный адрес
; X2 = размер блока

; инициализировать счетчик (i) в 0
        mov     x3, 0
.L2:
; все байты скопированы? тогда заканчиваем:
        cmp     x3, x2
        beq     .L5
; загружаем байт по адресу X1+i:
        ldrb    w4, [x1,x3]
; записываем байт по адресу X1+i:
        strb    w4, [x0,x3]
        add     x3, x3, 1 ; i++
        b       .L2
.L5:
        ret
```

Листинг 14.12: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
my_memcpy PROC
; R0 = целевой адрес
; R1 = исходный адрес
; R2 = размер блока

        PUSH     {r4,lr}
; инициализировать счетчик (i) в 0
        MOVS     r3,#0
; условие проверяется в конце ф-ции, так что переходим туда:
        B        |L0.12|
|L0.6|
; загружаем байт по адресу R1+i:
        LDRB     r4,[r1,r3]
; записываем байт по адресу R1+i:
        STRB     r4,[r0,r3]
; i++
        ADDS     r3,r3,#1
|L0.12|
; i<size?
        CMP      r3,r2
; перейти на начало цикла, если это так
        BCC      |L0.6|
        POP      {r4,pc}
        ENDP
```

14.2.2. ARM в режиме ARM

Keil в режиме ARM пользуется условными суффиксами:

Листинг 14.13: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
my_memcpy PROC
; R0 = целевой адрес
; R1 = исходный адрес
; R2 = размер блока
```

```
; инициализировать счетчик (i) в 0
        MOV      r3,#0
|L0.4|
; все байты скопированы?
        CMP      r3,r2
; следующий блок исполнится только в случае условия "меньше чем",
; т.е. если R2<R3 или i<size.
; загружаем байт по адресу R1+i:
        LDRBCC   r12,[r1,r3]
; записываем байт по адресу R1+i:
        STRBCC   r12,[r0,r3]
; i++
        ADDCC    r3,r3,#1
; последняя инструкция "условного блока".
; перейти на начало цикла, если i<size
; в противном случае, ничего не делать (т.е. если i>=size)
        BCC      |L0.4|
; возврат
        BX       lr
        ENDP
```

Вот почему здесь только одна инструкция перехода вместо двух.

14.2.3. MIPS

Листинг 14.14: GCC 4.4.5 оптимизация по размеру (-Os) (IDA)

```
my_memcpy:
; перейти на ту часть цикла, где проверяется условие:
                b       loc_14
; инициализировать счетчик (i) в 0
; он будет всегда находится в регистре \$v0:
                move    $v0, $zero ; branch delay slot

loc_8:                                  # CODE XREF: my_memcpy+1C
; загрузить байт как беззнаковый по адресу $t0 в $v1:
                lbu     $v1, 0($t0)
; инкремент счетчика (i):
                addiu   $v0, 1
; записываем байт по адресу $a3
                sb      $v1, 0($a3)

loc_14:                                 # CODE XREF: my_memcpy
; проверить, до сих пор ли счетчик (i) в $v0 меньше чем третий аргумент ("cnt" в $a2)
                sltu    $v1, $v0, $a2
; сформировать адрес байта исходного блока:
                addu    $t0, $a1, $v0
; $t0 = $a1+$v0 = src+i
; перейти на тело цикла, если счетчик всё еще меньше чем "cnt":
                bnez    $v1, loc_8
; сформировать адрес байта в целевом блоке (\$a3 = \$a0+\$v0 = dst+i):
                addu    $a3, $a0, $v0 ; branch delay slot
; закончить, если BNEZ не сработала
                jr      $ra
                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
```

Здесь две новых для нас инструкций: LBU («Load Byte Unsigned») и SB («Store Byte»). Так же как и в ARM, все регистры в MIPS имеют длину в 32 бита. Здесь нет частей регистров равных байту, как в x86. Так что когда нужно работать с байтами, приходится выделять целый 32-битный регистр для этого. LBU загружает байт и сбрасывает все остальные биты («Unsigned»). И напротив, инструкция LB («Load Byte») расширяет байт до 32-битного значения учитывая знак. SB просто записывает байт из младших 8 бит регистра в память.

14.2.4. Векторизация

Оптимизирующий GCC может из этого примера сделать намного больше: 25.1.2 (стр. 435).

14.3. Вывод

Примерный скелет цикла от 2 до 9 включительно:

Листинг 14.15: x86

```
    mov [counter], 2 ; инициализация
    jmp check
body:
    ; тело цикла
    ; делаем тут что-нибудь
    ; используем переменную счетчика в локальном стеке
    add [counter], 1 ; инкремент
check:
    cmp [counter], 9
    jle body
```

Операция инкремента может быть представлена как 3 инструкции в неоптимизированном коде:

Листинг 14.16: x86

```
    MOV [counter], 2 ; инициализация
    JMP check
body:
    ; тело цикла
    ; делаем тут что-нибудь
    ; используем переменную счетчика в локальном стеке
    MOV REG, [counter] ; инкремент
    INC REG
    MOV [counter], REG
check:
    CMP [counter], 9
    JLE body
```

Если тело цикла короткое, под переменную счетчика можно выделить целый регистр:

Листинг 14.17: x86

```
    MOV EBX, 2 ; инициализация
    JMP check
body:
    ; тело цикла
    ; делаем тут что-нибудь
    ; используем переменную счетчика в EBX, но не изменяем её!
    INC EBX ; инкремент
check:
    CMP EBX, 9
    JLE body
```

Некоторые части цикла могут быть сгенерированы компилятором в другом порядке:

Листинг 14.18: x86

```
    MOV [counter], 2 ; инициализация
    JMP label_check
label_increment:
    ADD [counter], 1 ; инкремент
label_check:
    CMP [counter], 10
    JGE exit
    ; тело цикла
    ; делаем тут что-нибудь
    ; используем переменную счетчика в локальном стеке
    JMP label_increment
exit:
```

Обычно условие проверяется *перед* телом цикла, но компилятор может перестроить цикл так, что условие проверяется *после* тела цикла. Это происходит тогда, когда компилятор уверен, что условие всегда будет *истинно* на первой итерации, так что тело цикла исполнится как минимум один раз:

Листинг 14.19: x86

```
    MOV REG, 2 ; инициализация
body:
    ; тело цикла
    ; делаем тут что-нибудь
    ; используем переменную счетчика в REG, но не изменяем её!
    INC REG ; инкремент
    CMP REG, 10
    JL body
```

Используя инструкцию LOOP. Это редкость, компиляторы не используют её. Так что если вы её видите, это верный знак, что этот фрагмент кода написан вручную:

Листинг 14.20: x86

```
    ; считать от 10 до 1
    MOV ECX, 10
body:
    ; тело цикла
    ; делаем тут что-нибудь
    ; используем переменную счетчика в ECX, но не изменяем её!
    LOOP body
```

ARM. В этом примере регистр R4 выделен для переменной счетчика:

Листинг 14.21: ARM

```
    MOV R4, 2 ; инициализация
    B check
body:
    ; тело цикла
    ; делаем тут что-нибудь
    ; используем переменную счетчика в R4, но не изменяем её!
    ADD R4,R4, #1 ; инкремент
check:
    CMP R4, #10
    BLT body
```

14.4. Упражнения

14.4.1. Упражнение #1

Почему инструкция LOOP больше не используется современными компиляторами?

14.4.2. Упражнение #2

Возьмите пример, рассмотренный в этой секции (14.1.1 (стр. 178)), скомпилируйте его в вашей любимой ОС и компиляторе, и модифицируйте исполняемый файл так, чтобы цикл был в пределах [6..20].

14.4.3. Упражнение #3

Что делает этот код?

Листинг 14.22: Оптимизирующий MSVC 2010

```
$SG2795 DB      '%d', 0aH, 00H

_main   PROC
        push    esi
        push    edi
        mov     edi, DWORD PTR __imp__printf
        mov     esi, 100
        npad    3 ; align next label
$LL3@main:
        push    esi
```

```
        push    OFFSET $SG2795 ; '%d'
        call    edi
        dec     esi
        add     esp, 8
        test    esi, esi
        jg      SHORT $LL3@main
        pop     edi
        xor     eax, eax
        pop     esi
        ret     0
_main   ENDP
```

Листинг 14.23: Неоптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
main PROC
        PUSH     {r4,lr}
        MOV      r4,#0x64
|L0.8|
        MOV      r1,r4
        ADR      r0,|L0.40|
        BL       __2printf
        SUB      r4,r4,#1
        CMP      r4,#0
        MOVLE    r0,#0
        BGT      |L0.8|
        POP      {r4,pc}
        ENDP

|L0.40|
        DCB      "%d\n",0
```

Листинг 14.24: Неоптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
main PROC
        PUSH     {r4,lr}
        MOVS     r4,#0x64
|L0.4|
        MOVS     r1,r4
        ADR      r0,|L0.24|
        BL       __2printf
        SUBS     r4,r4,#1
        CMP      r4,#0
        BGT      |L0.4|
        MOVS     r0,#0
        POP      {r4,pc}
        ENDP

        DCW      0x0000
|L0.24|
        DCB      "%d\n",0
```

Листинг 14.25: Оптимизирующий GCC 4.9 (ARM64)

```
main:
        stp     x29, x30, [sp, -32]!
        add     x29, sp, 0
        stp     x19, x20, [sp,16]
        adrp    x20, .LC0
        mov     w19, 100
        add     x20, x20, :lo12:.LC0
.L2:
        mov     w1, w19
        mov     x0, x20
        bl      printf
        subs    w19, w19, #1
        bne     .L2
        ldp     x19, x20, [sp,16]
        ldp     x29, x30, [sp], 32
        ret
.LC0:
```

```
        .string "%d\n"
```

Листинг 14.26: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```
main:

var_18          = -0x18
var_C           = -0xC
var_8           = -8
var_4           = -4

                lui     $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
                addiu   $sp, -0x28
                la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
                sw      $ra, 0x28+var_4($sp)
                sw      $s1, 0x28+var_8($sp)
                sw      $s0, 0x28+var_C($sp)
                sw      $gp, 0x28+var_18($sp)
                la      $s1, $LC0        # "%d\n"
                li      $s0, 0x64  # 'd'

loc_28:                                  # CODE XREF: main+40
                lw      $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
                move    $a1, $s0
                move    $a0, $s1
                jalr    $t9
                addiu   $s0, -1
                lw      $gp, 0x28+var_18($sp)
                bnez    $s0, loc_28
                or      $at, $zero
                lw      $ra, 0x28+var_4($sp)
                lw      $s1, 0x28+var_8($sp)
                lw      $s0, 0x28+var_C($sp)
                jr      $ra
                addiu   $sp, 0x28

$LC0:           .ascii "%d\n"<0>         # DATA XREF: main+1C
```

Ответ: G.1.7 (стр. 986).

14.4.4. Упражнение #4

Что делает этот код?

Листинг 14.27: Оптимизирующий MSVC 2010

```
$SG2795 DB      '%d', 0aH, 00H

_main   PROC
        push    esi
        push    edi
        mov     edi, DWORD PTR __imp__printf
        mov     esi, 1
        npad    3 ; align next label
$LL3@main:
        push    esi
        push    OFFSET $SG2795 ; '%d'
        call    edi
        add     esi, 3
        add     esp, 8
        cmp     esi, 100
        jl      SHORT $LL3@main
        pop     edi
        xor     eax, eax
        pop     esi
        ret     0
_main   ENDP
```

Листинг 14.28: Неоптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
main PROC
        PUSH     {r4,lr}
        MOV      r4,#1
|L0.8|
        MOV      r1,r4
        ADR      r0,|L0.40|
        BL       __2printf
        ADD      r4,r4,#3
        CMP      r4,#0x64
        MOVGE    r0,#0
        BLT      |L0.8|
        POP      {r4,pc}
        ENDP

|L0.40|
        DCB      "%d\n",0
```

Листинг 14.29: Неоптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
main PROC
        PUSH     {r4,lr}
        MOVS     r4,#1
|L0.4|
        MOVS     r1,r4
        ADR      r0,|L0.24|
        BL       __2printf
        ADDS     r4,r4,#3
        CMP      r4,#0x64
        BLT      |L0.4|
        MOVS     r0,#0
        POP      {r4,pc}
        ENDP

        DCW      0x0000
|L0.24|
        DCB      "%d\n",0
```

Листинг 14.30: Оптимизирующий GCC 4.9 (ARM64)

```
main:
        stp     x29, x30, [sp, -32]!
        add     x29, sp, 0
        stp     x19, x20, [sp,16]
        adrp    x20, .LC0
        mov     w19, 1
        add     x20, x20, :lo12:.LC0
.L2:
        mov     w1, w19
        mov     x0, x20
        add     w19, w19, 3
        bl      printf
        cmp     w19, 100
        bne     .L2
        ldp     x19, x20, [sp,16]
        ldp     x29, x30, [sp], 32
        ret
.LC0:
        .string "%d\n"
```

Листинг 14.31: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```
main:

var_18          = -0x18
var_10          = -0x10
var_C           = -0xC
var_8           = -8
var_4           = -4
```

```
                lui     $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
                addiu   $sp, -0x28
                la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
                sw      $ra, 0x28+var_4($sp)
                sw      $s2, 0x28+var_8($sp)
                sw      $s1, 0x28+var_C($sp)
                sw      $s0, 0x28+var_10($sp)
                sw      $gp, 0x28+var_18($sp)
                la      $s2, $LC0        # "%d\n"
                li      $s0, 1
                li      $s1, 0x64  # 'd'

loc_30:                                  # CODE XREF: main+48
                lw      $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
                move    $a1, $s0
                move    $a0, $s2
                jalr    $t9
                addiu   $s0, 3
                lw      $gp, 0x28+var_18($sp)
                bne     $s0, $s1, loc_30
                or      $at, $zero
                lw      $ra, 0x28+var_4($sp)
                lw      $s2, 0x28+var_8($sp)
                lw      $s1, 0x28+var_C($sp)
                lw      $s0, 0x28+var_10($sp)
                jr      $ra
                addiu   $sp, 0x28

$LC0:           .ascii "%d\n"<0>         # DATA XREF: main+20
```

Ответ: G.1.8 (стр. 987).

Глава 15

Простая работа с Си-строками

15.1. strlen()

Ещё немного о циклах. Часто функция `strlen()`[1] реализуется при помощи `while()`. Например, вот как это сделано в стандартных библиотеках MSVC:

```
int my_strlen (const char * str)
{
        const char *eos = str;

        while( *eos++ ) ;

        return( eos - str - 1 );
}

int main()
{
        // test
        return my_strlen("hello!");
};
```

15.1.1. x86

Неоптимизирующий MSVC

Итак, компилируем:

```
_eos$ = -4                      ; size = 4
_str$ = 8                       ; size = 4
_strlen PROC
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    push    ecx
    mov     eax, DWORD PTR _str$[ebp]  ; взять указатель на символ из "str"
    mov     DWORD PTR _eos$[ebp], eax  ; и переложить его в нашу локальную переменную "eos"
$LN2@strlen_:
    mov     ecx, DWORD PTR _eos$[ebp]  ; ECX=eos

    ; взять байт, на который указывает ECX и положить его в EDX расширяя до 32-х бит, учитывая знак

    movsx   edx, BYTE PTR [ecx]
    mov     eax, DWORD PTR _eos$[ebp]  ; EAX=eos
    add     eax, 1                     ; инкремент EAX
    mov     DWORD PTR _eos$[ebp], eax  ; положить eax назад в "eos"
    test    edx, edx                   ; EDX ноль?
    je      SHORT $LN1@strlen_         ; да, то что лежит в EDX это ноль, выйти из цикла
    jmp     SHORT $LN2@strlen_         ; продолжаем цикл
$LN1@strlen_:
```

[1] подсчет длины строки в Си

```
    ; здесь мы вычисляем разницу двух указателей

    mov    eax, DWORD PTR _eos$[ebp]
    sub    eax, DWORD PTR _str$[ebp]
    sub    eax, 1                      ; отнимаем от разницы еще единицу и возвращаем результат
    mov    esp, ebp
    pop    ebp
    ret    0
_strlen_ ENDP
```

Здесь две новых инструкции: MOVSX и TEST.

О первой. MOVSX предназначена для того, чтобы взять байт из какого-либо места в памяти и положить его, в нашем случае, в регистр EDX. Но регистр EDX — 32-битный. MOVSX означает *MOV with Sign-Extend*. Оставшиеся биты с 8-го по 31-й MOVSX сделает единицей, если исходный байт в памяти имеет знак *минус*, или заполнит нулями, если знак *плюс*.

И вот зачем всё это.

По умолчанию в MSVC и GCC тип *char* — знаковый. Если у нас есть две переменные, одна *char*, а другая *int* (*int* тоже знаковый), и если в первой переменной лежит -2 (что кодируется как 0xFE) и мы просто переложим это в *int*, то там будет 0x000000FE, а это, с точки зрения *int*, даже знакового, будет 254, но никак не -2. -2 в переменной *int* кодируется как 0xFFFFFFFE. Для того чтобы значение 0xFE из переменной типа *char* переложить в знаковый *int* с сохранением всего, нужно узнать его знак и затем заполнить остальные биты. Это делает MOVSX.

См. также об этом раздел «*Представление знака в числах*» (30 (стр. 471)).

Хотя конкретно здесь компилятору вряд ли была особая надобность хранить значение *char* в регистре EDX, а не его восьмибитной части, скажем DL. Но получилось, как получилось. Должно быть register allocator компилятора сработал именно так.

Позже выполняется TEST EDX, EDX. Об инструкции TEST читайте в разделе о битовых полях (19 (стр. 316)). Конкретно здесь эта инструкция просто проверяет состояние регистра EDX на 0.

Неоптимизирующий GCC

Попробуем GCC 4.4.1:

```
                public strlen
strlen          proc near

eos             = dword ptr -4
arg_0           = dword ptr  8

                push    ebp
                mov     ebp, esp
                sub     esp, 10h
                mov     eax, [ebp+arg_0]
                mov     [ebp+eos], eax

loc_80483F0:
                mov     eax, [ebp+eos]
                movzx   eax, byte ptr [eax]
                test    al, al
                setnz   al
                add     [ebp+eos], 1
                test    al, al
                jnz     short loc_80483F0
                mov     edx, [ebp+eos]
                mov     eax, [ebp+arg_0]
                mov     ecx, edx
                sub     ecx, eax
                mov     eax, ecx
                sub     eax, 1
                leave
                retn
strlen          endp
```

Результат очень похож на MSVC, только здесь используется MOVZX, а не MOVSX. MOVZX означает *MOV with Zero-Extend*. Эта инструкция перекладывает какое-либо значение в регистр и остальные биты выставляет в 0. Фактически, преимущество этой инструкции только в том, что она позволяет заменить две инструкции сразу: `xor eax, eax / mov al, [...]`.

С другой стороны, нам очевидно, что здесь можно было бы написать вот так: `mov al, byte ptr [eax] / test al, al` — это тоже самое, хотя старшие биты EAX будут «замусорены». Но будем считать, что это погрешность компилятора — он не смог сделать код более экономным или более понятным. Строго говоря, компилятор вообще не нацелен на то, чтобы генерировать понятный (для человека) код.

Следующая новая инструкция для нас — SETNZ. В данном случае, если в AL был не ноль, то `test al, al` выставит флаг ZF в 0, а SETNZ, если ZF==0 (*NZ* значит *not zero*) выставит 1 в AL. Смысл этой процедуры в том, что *если AL не ноль, выполнить переход на* `loc_80483F0`. Компилятор выдал немного избыточный код, но не будем забывать, что оптимизация выключена.

Оптимизирующий MSVC

Теперь скомпилируем всё то же самое в MSVC 2012, но с включенной оптимизацией (/Ox) :

Листинг 15.1: Оптимизирующий MSVC 2012 /Ob0

```
_str$ = 8                       ; size = 4
_strlen PROC
        mov     edx, DWORD PTR _str$[esp-4] ; EDX -> указатель на строку
        mov     eax, edx                    ; переложить в EAX
$LL2@strlen:
        mov     cl, BYTE PTR [eax]          ; CL = *EAX
        inc     eax                         ; EAX++
        test    cl, cl                      ; CL==0?
        jne     SHORT $LL2@strlen           ; нет, продолжаем цикл
        sub     eax, edx                    ; вычисляем разницу указателей
        dec     eax                         ; декремент EAX
        ret     0
_strlen ENDP
```

Здесь всё попроще стало. Но следует отметить, что компилятор обычно может так хорошо использовать регистры только на небольших функциях с небольшим количеством локальных переменных.

INC/DEC — это инструкции инкремента-декремента. Попросту говоря — увеличить на единицу или уменьшить.

Оптимизирующий MSVC + OllyDbg

Можем попробовать этот (соптимизированный) пример в OllyDbg. Вот самая первая итерация:



Рис. 15.1: OllyDbg: начало первой итерации

Видно, что OllyDbg обнаружил цикл и, для удобства, *свернул* инструкции тела цикла в скобке. Нажав правой кнопкой на EAX, можно выбрать «Follow in Dump» и позиция в окне памяти будет как раз там, где надо. Здесь мы видим в памяти строку «hello!». После неё имеется как минимум 1 нулевой байт, затем случайный мусор. Если OllyDbg видит, что в регистре содержится адрес какой-то строки, он показывает эту строку.

Нажмем F8 (сделать шаг, не входя в функцию) столько раз, чтобы текущий адрес снова был в начале тела цикла:



Рис. 15.2: OllyDbg: начало второй итерации

Видно, что EAX уже содержит адрес второго символа в строке.

Будем нажимать F8 достаточное количество раз, чтобы выйти из цикла:



Рис. 15.3: OllyDbg: сейчас будет вычисление разницы указателей

Увидим, что EAX теперь содержит адрес нулевого байта, следующего сразу за строкой. А EDX так и не менялся — он всё ещё указывает на начало строки. Здесь сейчас будет вычисляться разница между этими двумя адресами.

Инструкция SUB исполнилась:



Рис. 15.4: OllyDbg: сейчас будет декремент EAX

Разница указателей сейчас в регистре EAX — 7. Действительно, длина строки «hello!» — 6, но вместе с нулевым байтом — 7. Но `strlen()` должна возвращать количество ненулевых символов в строке. Так что сейчас будет исполняться декремент и выход из функции.

Оптимизирующий GCC

Попробуем GCC 4.4.1 с включенной оптимизацией (ключ -O3):

```
                public strlen
strlen          proc near

arg_0           = dword ptr  8

                push    ebp
                mov     ebp, esp
                mov     ecx, [ebp+arg_0]
                mov     eax, ecx

loc_8048418:
                movzx   edx, byte ptr [eax]
                add     eax, 1
                test    dl, dl
                jnz     short loc_8048418
                not     ecx
                add     eax, ecx
                pop     ebp
                retn
strlen          endp
```

Здесь GCC не очень отстает от MSVC за исключением наличия MOVZX.

Впрочем, MOVZX здесь явно можно заменить на `mov dl, byte ptr [eax]`.

Но возможно, компилятору GCC просто проще помнить, что у него под переменную типа *char* отведен целый 32-битный регистр EDX и быть уверенным в том, что старшие биты регистра не будут замусорены.

Далее мы видим новую для нас инструкцию NOT. Эта инструкция инвертирует все биты в операнде. Можно сказать, что здесь это синонимично инструкции `XOR ECX, 0ffffffffh`. NOT и следующая за ней инструкция ADD вычисляют разницу

указателей и отнимают от результата единицу. Только происходит это слегка по-другому. Сначала ECX, где хранится указатель на *str*, инвертируется и от него отнимается единица.

См. также раздел: «Представление знака в числах» (30 (стр. 471)).

Иными словами, в конце функции, после цикла, происходит примерно следующее:

```
ecx=str;
eax=eos;
ecx=(-ecx)-1;
eax=eax+ecx
return eax
```

... что эквивалентно:

```
ecx=str;
eax=eos;
eax=eax-ecx;
eax=eax-1;
return eax
```

Но почему GCC решил, что так будет лучше? Трудно угадать. Но наверное, оба эти варианта работают примерно одинаково в плане эффективности и скорости.

15.1.2. ARM

32-битный ARM

Неоптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим ARM)

Листинг 15.2: Неоптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим ARM)

```
_strlen

eos  = -8
str  = -4

     SUB    SP, SP, #8 ; выделить 8 байт для локальных переменных
     STR    R0, [SP,#8+str]
     LDR    R0, [SP,#8+str]
     STR    R0, [SP,#8+eos]

loc_2CB8 ; CODE XREF: _strlen+28
     LDR    R0, [SP,#8+eos]
     ADD    R1, R0, #1
     STR    R1, [SP,#8+eos]
     LDRSB  R0, [R0]
     CMP    R0, #0
     BEQ    loc_2CD4
     B      loc_2CB8
loc_2CD4 ; CODE XREF: _strlen+24
     LDR    R0, [SP,#8+eos]
     LDR    R1, [SP,#8+str]
     SUB    R0, R0, R1 ; R0=eos-str
     SUB    R0, R0, #1 ; R0=R0-1
     ADD    SP, SP, #8 ; освободить выделенные 8 байт
     BX     LR
```

Неоптимизирующий LLVM генерирует слишком много кода. Зато на этом примере можно посмотреть, как функции работают с локальными переменными в стеке. В нашей функции только локальных переменных две — это два указателя: *eos* и *str*. В этом листинге сгенерированном при помощи IDA мы переименовали *var_8* и *var_4* в *eos* и *str* вручную.

Итак, первые несколько инструкций просто сохраняют входное значение в обоих переменных *str* и *eos*.

С метки *loc_2CB8* начинается тело цикла.

Первые три инструкции в теле цикла (LDR, ADD, STR) загружают значение *eos* в R0. Затем происходит инкремент значения и оно сохраняется в локальной переменной *eos* расположенной в стеке.

Следующая инструкция LDRSB R0, [R0] («Load Register Signed Byte») загружает байт из памяти по адресу R0, расширяет его до 32-бит считая его знаковым (signed) и сохраняет в R0[2]. Это немного похоже на инструкцию MOVSX в x86. Компилятор считает этот байт знаковым (signed), потому что тип *char* по стандарту Си — знаковый. Об этом уже было немного написано (15.1.1 (стр. 198)) в этой же секции, но посвященной x86.

Следует также заметить, что в ARM нет возможности использовать 8-битную или 16-битную часть регистра, как это возможно в x86. Вероятно, это связано с тем, что за x86 тянется длинный шлейф совместимости со своими предками, вплоть до 16-битного 8086 и даже 8-битного 8080, а ARM разрабатывался с чистого листа как 32-битный RISC-процессор. Следовательно, чтобы работать с отдельными байтами на ARM, так или иначе придется использовать 32-битные регистры.

Итак, LDRSB загружает символы из строки в R0, по одному. Следующие инструкции CMP и BEQ проверяют, является ли этот символ 0. Если не 0, то происходит переход на начало тела цикла. А если 0, выходим из цикла.

В конце функции вычисляется разница между *eos* и *str*, вычитается единица, и вычисленное значение возвращается через R0.

N.B. В этой функции не сохранялись регистры. По стандарту регистры R0-R3 называются также «scratch registers». Они предназначены для передачи аргументов и их значения не нужно восстанавливать при выходе из функции, потому что они больше не нужны в вызывающей функции. Таким образом, их можно использовать как захочется. А так как никакие больше регистры не используются, то и сохранять нечего. Поэтому управление можно вернуть вызывающей функции простым переходом (BX) по адресу в регистре LR.

Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим Thumb)

Листинг 15.3: Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим Thumb)

```
_strlen
            MOV       R1, R0

loc_2DF6
            LDRB.W    R2, [R1],#1
            CMP       R2, #0
            BNE       loc_2DF6
            MVNS      R0, R0
            ADD       R0, R1
            BX        LR
```

Оптимизирующий LLVM решил, что под переменные *eos* и *str* выделять место в стеке не обязательно, и эти переменные можно хранить прямо в регистрах. Перед началом тела цикла *str* будет находиться в R0, а *eos* — в R1.

Инструкция LDRB.W R2, [R1],#1 загружает в R2 байт из памяти по адресу R1, расширяя его как знаковый (signed), до 32-битного значения, но не только это. #1 в конце инструкции означает «Post-indexed addressing», т.е. после загрузки байта к R1 добавится единица.

Читайте больше об этом: 28.2 (стр. 464).

Далее в теле цикла можно увидеть CMP и BNE[3]. Они продолжают работу цикла до тех пор, пока не будет встречен 0.

После конца цикла MVNS[4] (инвертирование всех бит, NOT в x86) и ADD вычисляют $eos - str - 1$. На самом деле, эти две инструкции вычисляют $R0 = str + eos$, что эквивалентно тому, что было в исходном коде. Почему это так, уже было описано чуть раньше, здесь (15.1.1 (стр. 203)).

Вероятно, LLVM, как и GCC, посчитал, что такой код может быть короче (или быстрее).

Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

Листинг 15.4: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
_strlen
                MOV     R1, R0

loc_2C8
                LDRB    R2, [R1],#1
                CMP     R2, #0
                SUBEQ   R0, R1, R0
                SUBEQ   R0, R0, #1
```

[2] Компилятор Keil считает тип *char* знаковым, как и MSVC и GCC.
[3] (PowerPC, ARM) Branch if Not Equal
[4] MoVe Not

```
                BNE     loc_2C8
                BX      LR
```

Практически то же самое, что мы уже видели, за тем исключением, что выражение $str - eos - 1$ может быть вычислено не в самом конце функции, а прямо в теле цикла. Суффикс -EQ означает, что инструкция будет выполнена только если операнды в исполненной перед этим инструкции CMP были равны. Таким образом, если в R0 будет 0, обе инструкции SUBEQ исполнятся и результат останется в R0.

ARM64

Оптимизирующий GCC (Linaro) 4.9

```
my_strlen:
        mov     x1, x0
        ; X1 теперь временный регистр (eos), работающий, как курсор
.L58:
        ; загрузить байт из X1 в W2, инкремент X1 (пост-индекс)
        ldrb    w2, [x1],1
        ; Compare and Branch if NonZero: сравнить W0 с нулем, перейти на .L58 если не ноль
        cbnz    w2, .L58
        ; вычислить разницу между изначальным указателем в X0 и текущим адресом в X1
        sub     x0, x1, x0
        ; декремент младших 32-х бит результата
        sub     w0, w0, #1
        ret
```

Алгоритм такой же как и в 15.1.1 (стр. 199): найти нулевой байт, затем вычислить разницу между указателями, затем отнять 1 от результата. Комментарии добавлены автором книги.

Стоит добавить, что наш пример имеет ошибку: `my_strlen()` возвращает 32-битный *int*, тогда как должна возвращать `size_t` или иной 64-битный тип.

Причина в том, что теоретически, `strlen()` можно вызывать для огромных блоков в памяти, превышающих 4GB, так что она должна иметь возможность вернуть 64-битное значение на 64-битной платформе. Так что из-за моей ошибки, последняя инструкция SUB работает над 32-битной частью регистра, тогда как предпоследняя SUB работает с полными 64-битными частями (она вычисляет разницу между указателями). Это моя ошибка, но лучше оставить это как есть, как пример кода, который возможен в таком случае.

Неоптимизирующий GCC (Linaro) 4.9

```
my_strlen:
; пролог функции
        sub     sp, sp, #32
; первый аргумент (str) будет записан в [sp,8]
        str     x0, [sp,8]
        ldr     x0, [sp,8]
; скопировать переменную "str" в "eos"
        str     x0, [sp,24]
        nop
.L62:
; eos++
        ldr     x0, [sp,24]  ; загрузить "eos" в X0
        add     x1, x0, 1    ; инкремент X0
        str     x1, [sp,24]  ; сохранить X0 в "eos"
; загрузить байт из памяти по адресу в X0 в W0
        ldrb    w0, [x0]
; это ноль? (WZR это 32-битный регистр всегда содержащий ноль)
        cmp     w0, wzr
; переход если не ноль (Branch Not Equal)
        bne     .L62
; найден нулевой байт. вычисляем разницу.
; загрузить "eos" в X1
        ldr     x1, [sp,24]
; загрузить "str" в X0
        ldr     x0, [sp,8]
; вычислить разницу
```

```
        sub     x0, x1, x0
; декремент результата
        sub     w0, w0, #1
; эпилог функции
        add     sp, sp, 32
        ret
```

Более многословно. Переменные часто сохраняются в память и загружаются назад (локальный стек). Здесь та же ошибка: операция декремента происходит над 32-битной частью регистра.

15.1.3. MIPS

Листинг 15.5: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
my_strlen:
; переменная "eos" всегда будет находиться в $v1:
                move    $v1, $a0

loc_4:
; загрузить байт по адресу в "eos" в $a1:
                lb      $a1, 0($v1)
                or      $at, $zero ; load delay slot, NOP
; если загруженный байт не ноль, перейти на loc_4:
                bnez    $a1, loc_4
; в любом случае, инкрементируем "eos":
                addiu   $v1, 1 ; branch delay slot
; цикл закончен. инвертируем переменную "str":
                nor     $v0, $zero, $a0
; $v0=-str-1
                jr      $ra
; возвращаемое значение = $v1 + $v0 = eos + ( -str-1 ) = eos - str - 1
                addu    $v0, $v1, $v0 ; branch delay slot
```

В MIPS нет инструкции NOT, но есть NOR — операция OR + NOT. Эта операция широко применяется в цифровой электронике[5], но не очень популярна в программировании. Так что операция NOT реализована здесь как NOR DST, $ZERO, SRC.

Из фундаментальных знаний 30 (стр. 471), мы можем знать, что побитовое инвертирование знакового числа это то же что и смена его знака с вычитанием 1 из результата. Так что NOT берет значение str и трансформирует его в $-str-1$. Следующая операция сложения готовит результат.

15.2. Упражнения

15.2.1. Упражнение #1

Что делает этот код?

Листинг 15.6: Оптимизирующий MSVC 2010

```
_s$ = 8
_f      PROC
        mov     edx, DWORD PTR _s$[esp-4]
        mov     cl, BYTE PTR [edx]
        xor     eax, eax
        test    cl, cl
        je      SHORT $LN2@f
        npad    4 ; align next label
$LL4@f:
        cmp     cl, 32
        jne     SHORT $LN3@f
        inc     eax
$LN3@f:
        mov     cl, BYTE PTR [edx+1]
        inc     edx
        test    cl, cl
```

[5] NOR называют «универсальным элементом». Например, космический компьютер Apollo Guidance Computer использовавшийся в программе «Аполлон» был построен исключительно на 5600 элементах NOR: [Eic11].

```
        jne     SHORT $LL4@f
$LN2@f:
        ret     0
_f      ENDP
```

Листинг 15.7: GCC 4.8.1 -O3

```
f:
.LFB24:
        push    ebx
        mov     ecx, DWORD PTR [esp+8]
        xor     eax, eax
        movzx   edx, BYTE PTR [ecx]
        test    dl, dl
        je      .L2
.L3:
        cmp     dl, 32
        lea     ebx, [eax+1]
        cmove   eax, ebx
        add     ecx, 1
        movzx   edx, BYTE PTR [ecx]
        test    dl, dl
        jne     .L3
.L2:
        pop     ebx
        ret
```

Листинг 15.8: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
f PROC
        MOV      r1,#0
|L0.4|
        LDRB     r2,[r0,#0]
        CMP      r2,#0
        MOVEQ    r0,r1
        BXEQ     lr
        CMP      r2,#0x20
        ADDEQ    r1,r1,#1
        ADD      r0,r0,#1
        B        |L0.4|
        ENDP
```

Листинг 15.9: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
f PROC
        MOVS     r1,#0
        B        |L0.12|
|L0.4|
        CMP      r2,#0x20
        BNE      |L0.10|
        ADDS     r1,r1,#1
|L0.10|
        ADDS     r0,r0,#1
|L0.12|
        LDRB     r2,[r0,#0]
        CMP      r2,#0
        BNE      |L0.4|
        MOVS     r0,r1
        BX       lr
        ENDP
```

Листинг 15.10: Оптимизирующий GCC 4.9 (ARM64)

```
f:
        ldrb    w1, [x0]
        cbz     w1, .L4
        mov     w2, 0
.L3:
        cmp     w1, 32
        ldrb    w1, [x0,1]!
```

```
        csinc   w2, w2, w2, ne
        cbnz    w1, .L3
.L2:
        mov     w0, w2
        ret
.L4:
        mov     w2, w1
        b       .L2
```

Листинг 15.11: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```
f:
                lb      $v1, 0($a0)
                or      $at, $zero
                beqz    $v1, locret_48
                li      $a1, 0x20  # ' '
                b       loc_28
                move    $v0, $zero
loc_18:                                 # CODE XREF: f:loc_28
                lb      $v1, 0($a0)
                or      $at, $zero
                beqz    $v1, locret_40
                or      $at, $zero

loc_28:                                 # CODE XREF: f+10
                                        # f+38
                bne     $v1, $a1, loc_18
                addiu   $a0, 1
                lb      $v1, 0($a0)
                or      $at, $zero
                bnez    $v1, loc_28
                addiu   $v0, 1

locret_40:                              # CODE XREF: f+20
                jr      $ra
                or      $at, $zero
locret_48:                              # CODE XREF: f+8
                jr      $ra
                move    $v0, $zero
```

Ответ G.1.9 (стр. 987).

Глава 16

Замена одних арифметических инструкций на другие

В целях оптимизации одна инструкция может быть заменена другой, или даже группой инструкций. Например, ADD и SUB могут заменять друг друга: строка 18 в листинг.52.1.

Более того, не всегда замена тривиальна. Инструкция LEA, несмотря на оригинальное назначение, нередко применяется для простых арифметических действий: A.6.2 (стр. 965).

16.1. Умножение

16.1.1. Умножение при помощи сложения

Вот простой пример:

Листинг 16.1: Оптимизирующий MSVC 2010

```
unsigned int f(unsigned int a)
{
        return a*8;
};
```

Умножение на 8 заменяется на три инструкции сложения, делающих то же самое. Должно быть, оптимизатор в MSVC решил, что этот код может быть быстрее.

```
_TEXT   SEGMENT
_a$ = 8                                                 ; size = 4
_f      PROC
; File c:\polygon\c\2.c
        mov     eax, DWORD PTR _a$[esp-4]
        add     eax, eax
        add     eax, eax
        add     eax, eax
        ret     0
_f      ENDP
_TEXT   ENDS
END
```

16.1.2. Умножение при помощи сдвигов

Ещё очень часто умножения и деления на числа вида 2^n заменяются на инструкции сдвигов.

```
unsigned int f(unsigned int a)
{
        return a*4;
};
```

Листинг 16.2: Неоптимизирующий MSVC 2010

```
_a$ = 8         ; size = 4
_f      PROC
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        mov     eax, DWORD PTR _a$[ebp]
        shl     eax, 2
        pop     ebp
        ret     0
_f      ENDP
```

Умножить на 4 это просто сдвинуть число на 2 бита влево, вставив 2 нулевых бита справа (как два самых младших бита). Это как умножить 3 на 100 — нужно просто дописать два нуля справа.

Вот как работает инструкция сдвига влево:



Добавленные биты справа — всегда нули.

Умножение на 4 в ARM:

Листинг 16.3: Неоптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
f PROC
        LSL      r0,r0,#2
        BX       lr
        ENDP
```

Умножение на 4 в MIPS:

Листинг 16.4: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
                jr      $ra
                sll     $v0, $a0, 2 ; branch delay slot
```

SLL это «Shift Left Logical».

16.1.3. Умножение при помощи сдвигов, сложений и вычитаний

Можно избавиться от операции умножения, если вы умножаете на числа вроде 7 или 17, и использовать сдвиги. Здесь используется относительно простая математика.

32-бита

```
#include <stdint.h>

int f1(int a)
{
        return a*7;
};

int f2(int a)
{
        return a*28;
};

int f3(int a)
{
        return a*17;
};
```

x86

Листинг 16.5: Оптимизирующий MSVC 2012

```
; a*7
_a$ = 8
_f1     PROC
        mov     ecx, DWORD PTR _a$[esp-4]
; ECX=a
        lea     eax, DWORD PTR [ecx*8]
; EAX=ECX*8
        sub     eax, ecx
; EAX=EAX-ECX=ECX*8-ECX=ECX*7=a*7
        ret     0
_f1     ENDP

; a*28
_a$ = 8
_f2     PROC
        mov     ecx, DWORD PTR _a$[esp-4]
; ECX=a
        lea     eax, DWORD PTR [ecx*8]
; EAX=ECX*8
        sub     eax, ecx
; EAX=EAX-ECX=ECX*8-ECX=ECX*7=a*7
        shl     eax, 2
; EAX=EAX<<2=(a*7)*4=a*28
        ret     0
_f2     ENDP

; a*17
_a$ = 8
_f3     PROC
        mov     eax, DWORD PTR _a$[esp-4]
; EAX=a
        shl     eax, 4
; EAX=EAX<<4=EAX*16=a*16
        add     eax, DWORD PTR _a$[esp-4]
; EAX=EAX+a=a*16+a=a*17
        ret     0
_f3     ENDP
```

ARM

Keil, генерируя код для режима ARM, использует модификаторы инструкции, в которых можно задавать сдвиг для второго операнда:

Листинг 16.6: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
; a*7
||f1|| PROC
        RSB      r0,r0,r0,LSL #3
; R0=R0<<3-R0=R0*8-R0=a*8-a=a*7
        BX       lr
        ENDP

; a*28
||f2|| PROC
        RSB      r0,r0,r0,LSL #3
; R0=R0<<3-R0=R0*8-R0=a*8-a=a*7
        LSL      r0,r0,#2
; R0=R0<<2=R0*4=a*7*4=a*28
        BX       lr
        ENDP

; a*17
||f3|| PROC
        ADD      r0,r0,r0,LSL #4
```

```
; R0=R0+R0<<4=R0+R0*16=R0*17=a*17
        BX       lr
        ENDP
```

Но таких модификаторов в режиме Thumb нет. И он также не смог оптимизировать функцию `f2()`:

Листинг 16.7: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
; a*7
||f1|| PROC
        LSLS     r1,r0,#3
; R1=R0<<3=a<<3=a*8
        SUBS     r0,r1,r0
; R0=R1-R0=a*8-a=a*7
        BX       lr
        ENDP

; a*28
||f2|| PROC
        MOVS     r1,#0x1c ; 28
; R1=28
        MULS     r0,r1,r0
; R0=R1*R0=28*a
        BX       lr
        ENDP

; a*17
||f3|| PROC
        LSLS     r1,r0,#4
; R1=R0<<4=R0*16=a*16
        ADDS     r0,r0,r1
; R0=R0+R1=a+a*16=a*17
        BX       lr
        ENDP
```

MIPS

Листинг 16.8: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
_f1:
                sll     $v0, $a0, 3
; $v0 = $a0<<3 = $a0*8
                jr      $ra
                subu    $v0, $a0 ; branch delay slot
; $v0 = $v0-$a0 = $a0*8-$a0 = $a0*7

_f2:
                sll     $v0, $a0, 5
; $v0 = $a0<<5 = $a0*32
                sll     $a0, 2
; $a0 = $a0<<2 = $a0*4
                jr      $ra
                subu    $v0, $a0 ; branch delay slot
; $v0 = $a0*32-$a0*4 = $a0*28

_f3:
                sll     $v0, $a0, 4
; $v0 = $a0<<4 = $a0*16
                jr      $ra
                addu    $v0, $a0 ; branch delay slot
; $v0 = $a0*16+$a0 = $a0*17
```

64-бита

```
#include <stdint.h>
```

```
int64_t f1(int64_t a)
{
        return a*7;
};

int64_t f2(int64_t a)
{
        return a*28;
};

int64_t f3(int64_t a)
{
        return a*17;
};
```

x64

Листинг 16.9: Оптимизирующий MSVC 2012

```
; a*7
f1:
        lea     rax, [0+rdi*8]
; RAX=RDI*8=a*8
        sub     rax, rdi
; RAX=RAX-RDI=a*8-a=a*7
        ret

; a*28
f2:
        lea     rax, [0+rdi*4]
; RAX=RDI*4=a*4
        sal     rdi, 5
; RDI=RDI<<5=RDI*32=a*32
        sub     rdi, rax
; RDI=RDI-RAX=a*32-a*4=a*28
        mov     rax, rdi
        ret

; a*17
f3:
        mov     rax, rdi
        sal     rax, 4
; RAX=RAX<<4=a*16
        add     rax, rdi
; RAX=a*16+a=a*17
        ret
```

ARM64

GCC 4.9 для ARM64 также очень лаконичен благодаря модификаторам сдвига:

Листинг 16.10: Оптимизирующий GCC (Linaro) 4.9 ARM64

```
; a*7
f1:
        lsl     x1, x0, 3
; X1=X0<<3=X0*8=a*8
        sub     x0, x1, x0
; X0=X1-X0=a*8-a=a*7
        ret

; a*28
f2:
        lsl     x1, x0, 5
; X1=X0<<5=a*32
        sub     x0, x1, x0, lsl 2
```

```
; X0=X1-X0<<2=a*32-a<<2=a*32-a*4=a*28
        ret

; a*17
f3:
        add     x0, x0, x0, lsl 4
; X0=X0+X0<<4=a+a*16=a*17
        ret
```

16.2. Деление

16.2.1. Деление используя сдвиги

Например, возьмем деление на 4:

```
unsigned int f(unsigned int a)
{
        return a/4;
};
```

Имеем в итоге (MSVC 2010):

Листинг 16.11: MSVC 2010

```
_a$ = 8                                                 ; size = 4
_f      PROC
        mov     eax, DWORD PTR _a$[esp-4]
        shr     eax, 2
        ret     0
_f      ENDP
```

Инструкция SHR (*SHift Right*) в данном примере сдвигает число на 2 бита вправо. При этом освободившиеся два бита слева (т.е. самые старшие разряды) выставляются в нули. А самые младшие 2 бита выкидываются. Фактически, эти два выкинутых бита — остаток от деления.

Инструкция SHR работает так же как и SHL, только в другую сторону.



Для того, чтобы это проще понять, представьте себе десятичную систему счисления и число 23. 23 можно разделить на 10 просто откинув последний разряд (3 — это остаток от деления). После этой операции останется 2 как частное.

Так что остаток выбрасывается, но это нормально, мы все-таки работаем с целочисленными значениями, а не с вещественными!

Деление на 4 в ARM:

Листинг 16.12: Неоптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
f PROC
        LSR     r0,r0,#2
        BX      lr
        ENDP
```

Деление на 4 в MIPS:

Листинг 16.13: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
                jr      $ra
                srl     $v0, $a0, 2 ; branch delay slot
```

Инструкция SRL это «Shift Right Logical».

16.3. Упражнения

16.3.1. Упражнение #2

Что делает этот код?

Листинг 16.14: Оптимизирующий MSVC 2010

```
_a$ = 8
_f      PROC
        mov     ecx, DWORD PTR _a$[esp-4]
        lea     eax, DWORD PTR [ecx*8]
        sub     eax, ecx
        ret     0
_f      ENDP
```

Листинг 16.15: Неоптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
f PROC
        RSB      r0,r0,r0,LSL #3
        BX       lr
        ENDP
```

Листинг 16.16: Неоптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
f PROC
        LSLS     r1,r0,#3
        SUBS     r0,r1,r0
        BX       lr
        ENDP
```

Листинг 16.17: Оптимизирующий GCC 4.9 (ARM64)

```
f:
        lsl     w1, w0, 3
        sub     w0, w1, w0
        ret
```

Листинг 16.18: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```
f:
                sll     $v0, $a0, 3
                jr      $ra
                subu    $v0, $a0
```

Ответ G.1.10 (стр. 987).

Глава 17

Работа с FPU

FPU — блок в процессоре работающий с числами с плавающей запятой. Раньше он назывался «сопроцессором» и он стоит немного в стороне от CPU.

17.1. IEEE 754

Число с плавающей точкой в формате IEEE 754 состоит из *знака*, *мантиссы*[1] и *экспоненты*.

17.2. x86

Перед изучением FPU в x86 полезно ознакомиться с тем как работают стековые машины[2]или ознакомиться с основами языка Forth[3].

Интересен факт, что в свое время (до 80486) сопроцессор был отдельным чипом на материнской плате, и вследствие его высокой цены, он не всегда присутствовал. Его можно было докупить и установить отдельно[4]. Начиная с 80486 DX в состав процессора всегда входит FPU.

Этот факт может напоминать такой рудимент как наличие инструкции `FWAIT`, которая заставляет CPU ожидать, пока FPU закончит работу. Другой рудимент это тот факт, что опкоды FPU-инструкций начинаются с т.н. «escape»-опкодов (`D8..DF`) как опкоды, передающиеся в отдельный сопроцессор.

FPU имеет стек из восьми 80-битных регистров: `ST(0)..ST(7)`. Для краткости, IDA и OllyDbg отображают `ST(0)` как `ST`, что в некоторых учебниках и документациях означает «Stack Top» («вершина стека»). Каждый регистр может содержать число в формате IEEE 754[5].

17.3. ARM, MIPS, x86/x64 SIMD

В ARM и MIPS FPU это не стек, а просто набор регистров. Такая же идеология применяется в расширениях SIMD в процессорах x86/x64.

17.4. Си/Си++

В стандартных Си/Си++ имеются два типа для работы с числами с плавающей запятой: *float* (*число одинарной точности*[6], 32 бита) [7] и *double* (*число двойной точности*[8], 64 бита).

[1] *significand* или *fraction* в англоязычной литературе

[2] wikipedia.org/wiki/Stack_machine

[3] wikipedia.org/wiki/Forth_(programming_language)

[4] Например, Джон Кармак использовал в своей игре Doom числа с фиксированной запятой (ru.wikipedia.org/wiki/Число_с_фиксированной_запятой), хранящиеся в обычных 32-битных GPR (16 бит на целую часть и 16 на дробную), чтобы Doom работал на 32-битных компьютерах без FPU, т.е. 80386 и 80486 SX.

[5] wikipedia.org/wiki/IEEE_floating_point

[6] wikipedia.org/wiki/Single-precision_floating-point_format

[7] Формат представления чисел с плавающей точкой одинарной точности затрагивается в разделе *Работа с типом float как со структурой* (21.6.2 (стр. 390)).

[8] wikipedia.org/wiki/Double-precision_floating-point_format

GCC также поддерживает тип *long double* (*extended precision*[9], 80 бит), но MSVC — нет.

Несмотря на то, что *float* занимает столько же места, сколько и *int* на 32-битной архитектуре, представление чисел, разумеется, совершенно другое.

17.5. Простой пример

Рассмотрим простой пример:

```
#include <stdio.h>

double f (double a, double b)
{
        return a/3.14 + b*4.1;
};

int main()
{
        printf ("%f\n", f(1.2, 3.4));
};
```

17.5.1. x86

MSVC

Компилируем в MSVC 2010:

Листинг 17.1: MSVC 2010: `f()`

```
CONST    SEGMENT
__real@4010666666666666 DQ 04010666666666666r    ; 4.1
CONST    ENDS
CONST    SEGMENT
__real@40091eb851eb851f DQ 040091eb851eb851fr    ; 3.14
CONST    ENDS
_TEXT    SEGMENT
_a$ = 8           ; size = 8
_b$ = 16          ; size = 8
_f  PROC
    push   ebp
    mov    ebp, esp
    fld    QWORD PTR _a$[ebp]

; текущее состояние стека: ST(0) = _a

    fdiv   QWORD PTR __real@40091eb851eb851f

; текущее состояние стека: ST(0) = результат деления _a на 3.14

    fld    QWORD PTR _b$[ebp]

; текущее состояние стека: ST(0) = _b; ST(1) = результат деления _a на 3.14

    fmul   QWORD PTR __real@4010666666666666

; текущее состояние стека:
; ST(0) = результат умножения _b на 4.1;
; ST(1) = результат деления _a на 3.14

    faddp  ST(1), ST(0)

; текущее состояние стека: ST(0) = результат сложения

    pop    ebp
    ret    0
```

[9] wikipedia.org/wiki/Extended_precision

```
_f  ENDP
```

FLD берет 8 байт из стека и загружает их в регистр ST(0), автоматически конвертируя во внутренний 80-битный формат (*extended precision*).

FDIV делит содержимое регистра ST(0) на число, лежащее по адресу __real@40091eb851eb851f — там закодировано значение 3,14. Синтаксис ассемблера не поддерживает подобные числа, поэтому мы там видим шестнадцатеричное представление числа 3,14 в формате IEEE 754.

После выполнения FDIV в ST(0) остается частное.

Кстати, есть ещё инструкция FDIVP, которая делит ST(1) на ST(0), выталкивает эти числа из стека и заталкивает результат. Если вы знаете язык Forth[10], то это как раз оно и есть — стековая машина[11].

Следующая FLD заталкивает в стек значение b.

После этого в ST(1) перемещается результат деления, а в ST(0) теперь b.

Следующий FMUL умножает b из ST(0) на значение __real@4010666666666666 — там лежит число 4,1 — и оставляет результат в ST(0).

Самая последняя инструкция FADDP складывает два значения из вершины стека в ST(1) и затем выталкивает значение, лежащее в ST(0). Таким образом результат сложения остается на вершине стека в ST(0).

Функция должна вернуть результат в ST(0), так что больше ничего здесь не производится, кроме эпилога функции.

[10] wikipedia.org/wiki/Forth_(programming_language)
[11] wikipedia.org/wiki/Stack_machine

MSVC + OllyDbg

2 пары 32-битных слов обведены в стеке красным. Каждая пара — это числа двойной точности в формате IEEE 754, переданные из `main()`. Видно, как первая FLD загружает значение 1,2 из стека и помещает в регистр `ST(0)`:



Рис. 17.1: OllyDbg: первая FLD исполнилась

Из-за неизбежных ошибок конвертирования числа из 64-битного IEEE 754 в 80-битное (внутреннее в FPU), мы видим здесь 1,1999..., что очень близко к 1,2. Прямо сейчас `EIP` указывает на следующую инструкцию (`FDIV`), загружающую константу двойной точности из памяти. Для удобства, OllyDbg показывает её значение: 3,14.

Трассируем дальше. FDIV исполнилась, теперь ST(0) содержит 0,382... (quotient):

Рис. 17.2: OllyDbg: FDIV исполнилась

Третий шаг: вторая FLD исполнилась, загрузив в ST(0) 3,4 (мы видим приближенное число 3,39999...) :



Рис. 17.3: OllyDbg: вторая FLD исполнилась

В это время quotient *провалилось* в ST(1). EIP указывает на следующую инструкцию: FMUL. Она загружает константу 4,1 из памяти, так что OllyDbg тоже показывает её здесь .

Затем: FMUL исполнилась, теперь в ST(0) произведение:



Рис. 17.4: OllyDbg: FMUL исполнилась

Затем: FADDP исполнилась, теперь в ST(0) сумма, а ST(1) очистился:



Рис. 17.5: OllyDbg: FADDP исполнилась

Сумма остается в ST(0) потому что функция возвращает результат своей работы через ST(0). Позже main() возьмет это значение оттуда.

Мы также видим кое-что необычное: значение 13,93...теперь находится в ST(7). Почему?

Мы читали в этой книге, что регистры в FPU представляют собой стек : 17.2 (стр. 217). Но это упрощение. Представьте, если бы *в железе* было бы так, как описано. Тогда при каждом заталкивании (или выталкивании) в стек, все остальные 7 значений нужно было бы передвигать (или копировать) в соседние регистры, а это слишком много работы. Так что в реальности у FPU есть просто 8 регистров и указатель (называемый TOP), содержащий номер регистра, который в текущий момент является «вершиной стека». При заталкивании значения в стек регистр TOP меняется, и указывает на свободный регистр. Затем значение записывается в этот регистр. При выталкивании значения из стека процедура обратная. Однако освобожденный регистр не обнуляется (наверное, можно было бы сделать, чтобы обнулялся, но это лишняя работа и работало бы медленнее). Так что это мы здесь и видим. Можно сказать, что FADDP сохранила сумму, а затем вытолкнула один элемент. Но в реальности, эта инструкция сохранила сумму и затем передвинула регистр TOP. Было бы ещё точнее сказать, что регистры FPU представляют собой кольцевой буфер.

GCC

GCC 4.4.1 (с опцией -O3) генерирует похожий код, хотя и с некоторой разницей:

Листинг 17.2: Оптимизирующий GCC 4.4.1

```
                public f
f               proc near

arg_0           = qword ptr  8
arg_8           = qword ptr  10h

                push    ebp
                fld     ds:dbl_8048608 ; 3.14

; состояние стека сейчас: ST(0) = 3.14
```

```
                mov     ebp, esp
                fdivr   [ebp+arg_0]

; состояние стека сейчас: ST(0) = результат деления

                fld     ds:dbl_8048610 ; 4.1

; состояние стека сейчас: ST(0) = 4.1, ST(1) = результат деления

                fmul    [ebp+arg_8]

; состояние стека сейчас: ST(0) = результат умножения, ST(1) = результат деления

                pop     ebp
                faddp   st(1), st

; состояние стека сейчас: ST(0) = результат сложения

                retn
f               endp
```

Разница в том, что в стек сначала заталкивается 3,14 (в ST(0)), а затем значение из arg_0 делится на то, что лежит в регистре ST(0).

FDIVR означает *Reverse Divide* — делить, поменяв делитель и делимое местами. Точно такой же инструкции для умножения нет, потому что она была бы бессмысленна (ведь умножение операция коммутативная), так что остается только FMUL без соответствующей ей -R инструкции.

FADDP не только складывает два значения, но также и выталкивает из стека одно значение. После этого в ST(0) остается только результат сложения.

17.5.2. ARM: Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим ARM)

Пока в ARM не было стандартного набора инструкций для работы с числами с плавающей точкой, разные производители процессоров могли добавлять свои расширения для работы с ними. Позже был принят стандарт VFP (*Vector Floating Point*).

Важное отличие от x86 в том, что там вы работаете с FPU-стеком, а здесь стека нет, вы работаете просто с регистрами.

Листинг 17.3: Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим ARM)

```
f
                VLDR            D16, =3.14
                VMOV            D17, R0, R1 ; загрузить "a"
                VMOV            D18, R2, R3 ; загрузить "b"
                VDIV.F64        D16, D17, D16 ; a/3.14
                VLDR            D17, =4.1
                VMUL.F64        D17, D18, D17 ; b*4.1
                VADD.F64        D16, D17, D16 ; +
                VMOV            R0, R1, D16
                BX              LR

dbl_2C98        DCFD 3.14               ; DATA XREF: f
dbl_2CA0        DCFD 4.1                ; DATA XREF: f+10
```

Итак, здесь мы видим использование новых регистров с префиксом D. Это 64-битные регистры. Их 32 и их можно использовать для чисел с плавающей точкой двойной точности (double) и для SIMD (в ARM это называется NEON). Имеются также 32 32-битных S-регистра. Они применяются для работы с числами с плавающей точкой одинарной точности (float). Запомнить легко: D-регистры предназначены для чисел double-точности, а S-регистры — для чисел single-точности. Больше об этом: B.3.3 (стр. 976).

Обе константы (3,14 и 4,1) хранятся в памяти в формате IEEE 754.

Инструкции VLDR и VMOV, как можно догадаться, это аналоги обычных LDR и MOV, но они работают с D-регистрами. Важно отметить, что эти инструкции, как и D-регистры, предназначены не только для работы с числами с плавающей точкой, но пригодны также и для работы с SIMD (NEON), и позже это также будет видно.

Аргументы передаются в функцию обычным путем через R-регистры, однако каждое число, имеющее двойную точность, занимает 64 бита, так что для передачи каждого нужны два R-регистра.

VMOV D17, R0, R1 в самом начале составляет два 32-битных значения из R0 и R1 в одно 64-битное и сохраняет в D17.

VMOV R0, R1, D16 в конце это обратная процедура: то что было в D16 остается в двух регистрах R0 и R1, потому что число с двойной точностью, занимающее 64 бита, возвращается в паре регистров R0 и R1.

VDIV, VMUL и VADD, это инструкции для работы с числами с плавающей точкой, вычисляющие, соответственно, частное, произведение и сумму.

Код для Thumb-2 такой же.

17.5.3. ARM: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
f
                PUSH    {R3-R7,LR}
                MOVS    R7, R2
                MOVS    R4, R3
                MOVS    R5, R0
                MOVS    R6, R1
                LDR     R2, =0x66666666 ; 4.1
                LDR     R3, =0x40106666
                MOVS    R0, R7
                MOVS    R1, R4
                BL      __aeabi_dmul
                MOVS    R7, R0
                MOVS    R4, R1
                LDR     R2, =0x51EB851F ; 3.14
                LDR     R3, =0x40091EB8
                MOVS    R0, R5
                MOVS    R1, R6
                BL      __aeabi_ddiv
                MOVS    R2, R7
                MOVS    R3, R4
                BL      __aeabi_dadd
                POP     {R3-R7,PC}

; 4.1 в формате IEEE 754:
dword_364       DCD 0x66666666          ; DATA XREF: f+A
dword_368       DCD 0x40106666          ; DATA XREF: f+C
; 3.14 в формате IEEE 754:
dword_36C       DCD 0x51EB851F          ; DATA XREF: f+1A
dword_370       DCD 0x40091EB8          ; DATA XREF: f+1C
```

Keil компилировал для процессора, в котором может и не быть поддержки FPU или NEON. Так что числа с двойной точностью передаются в парах обычных R-регистров, а вместо FPU-инструкций вызываются сервисные библиотечные функции __aeabi_dmul, __aeabi_ddiv, __aeabi_dadd, эмулирующие умножение, деление и сложение чисел с плавающей точкой. Конечно, это медленнее чем FPU-сопроцессор, но лучше, чем ничего.

Кстати, похожие библиотеки для эмуляции сопроцессорных инструкций были очень распространены в x86 когда сопроцессор был редким и дорогим и присутствовал далеко не во всех компьютерах.

Эмуляция FPU-сопроцессора в ARM называется *soft float* или *armel* (*emulation*), а использование FPU-инструкций сопроцессора — *hard float* или *armhf*.

17.5.4. ARM64: Оптимизирующий GCC (Linaro) 4.9

Очень компактный код:

Листинг 17.4: Оптимизирующий GCC (Linaro) 4.9

```
f:
; D0 = a, D1 = b
        ldr     d2, .LC25       ; 3.14
; D2 = 3.14
        fdiv    d0, d0, d2
; D0 = D0/D2 = a/3.14
        ldr     d2, .LC26       ; 4.1
; D2 = 4.1
        fmadd   d0, d1, d2, d0
; D0 = D1*D2+D0 = b*4.1+a/3.14
        ret
```

```
; константы в формате IEEE 754:
.LC25:
        .word   1374389535      ; 3.14
        .word   1074339512
.LC26:
        .word   1717986918      ; 4.1
        .word   1074816614
```

17.5.5. ARM64: Неоптимизирующий GCC (Linaro) 4.9

Листинг 17.5: Неоптимизирующий GCC (Linaro) 4.9

```
f:
        sub     sp, sp, #16
        str     d0, [sp,8]      ; сохранить "a" в Register Save Area
        str     d1, [sp]        ; сохранить "b" в Register Save Area
        ldr     x1, [sp,8]
; X1 = a
        ldr     x0, .LC25
; X0 = 3.14
        fmov    d0, x1
        fmov    d1, x0
; D0 = a, D1 = 3.14
        fdiv    d0, d0, d1
; D0 = D0/D1 = a/3.14

        fmov    x1, d0
; X1 = a/3.14
        ldr     x2, [sp]
; X2 = b
        ldr     x0, .LC26
; X0 = 4.1
        fmov    d0, x2
; D0 = b
        fmov    d1, x0
; D1 = 4.1
        fmul    d0, d0, d1
; D0 = D0*D1 = b*4.1

        fmov    x0, d0
; X0 = D0 = b*4.1
        fmov    d0, x1
; D0 = a/3.14
        fmov    d1, x0
; D1 = X0 = b*4.1
        fadd    d0, d0, d1
; D0 = D0+D1 = a/3.14 + b*4.1

        fmov    x0, d0 ; \ избыточный код
        fmov    d0, x0 ; /
        add     sp, sp, 16
        ret
.LC25:
        .word   1374389535      ; 3.14
        .word   1074339512
.LC26:
        .word   1717986918      ; 4.1
        .word   1074816614
```

Неоптимизирующий GCC более многословный. Здесь много ненужных перетасовок значений, включая явно избыточный код (последние две инструкции GMOV). Должно быть, GCC 4.9 пока ещё не очень хорош для генерации кода под ARM64. Интересно заметить что у ARM64 64-битные регистры и D-регистры так же 64-битные. Так что компилятор может сохранять значения типа *double* в GPR вместо локального стека. Это было невозможно на 32-битных CPU.

И снова, как упражнение, вы можете попробовать соптимизировать эту функцию вручную, без добавления новых инструкций вроде FMADD.

17.5.6. MIPS

MIPS может поддерживать несколько сопроцессоров (вплоть до 4), нулевой из которых это специальный управляющий сопроцессор, а первый — это FPU.

Как и в ARM, сопроцессор в MIPS это не стековая машина. Он имеет 32 32-битных регистра ($F0-$F31): C.1.2 (стр. 978). Когда нужно работать с 64-битными значениями типа *double*, используется пара 32-битных F-регистров.

Листинг 17.6: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
f:
; $f12-$f13=A
; $f14-$f15=B
                lui     $v0, (dword_C4 >> 16) ; ?
; загрузить младшую 32-битную часть константы 3.14 в $f0:
                lwc1    $f0, dword_BC
                or      $at, $zero            ; load delay slot, NOP
; загрузить старшую 32-битную часть константы 3.14 в $f1:
                lwc1    $f1, $LC0
                lui     $v0, ($LC1 >> 16)     ; ?
; A в $f12-$f13, константа 3.14 в $f0-$f1, произвести деление:
                div.d   $f0, $f12, $f0
; $f0-$f1=A/3.14
; загрузить младшую 32-битную часть константы 4.1 в $f2:
                lwc1    $f2, dword_C4
                or      $at, $zero            ; load delay slot, NOP
; загрузить страшую 32-битную часть константы 4.1 в $f3:
                lwc1    $f3, $LC1
                or      $at, $zero            ; load delay slot, NOP
; B в $f14-$f15, константа 4.1 в $f2-$f3, произвести умножение:
                mul.d   $f2, $f14, $f2
; $f2-$f3=B*4.1
                jr      $ra
; суммировать 64-битные части и оставить результат в $f0-$f1:
                add.d   $f0, $f2              ; branch delay slot, NOP


.rodata.cst8:000000B8 $LC0:           .word 0x40091EB8         # DATA XREF: f+C
.rodata.cst8:000000BC dword_BC:       .word 0x51EB851F         # DATA XREF: f+4
.rodata.cst8:000000C0 $LC1:           .word 0x40106666         # DATA XREF: f+10
.rodata.cst8:000000C4 dword_C4:       .word 0x66666666         # DATA XREF: f
```

Новые инструкции:

- LWC1 загружает 32-битное слово в регистр первого сопроцессора (отсюда «1» в названии инструкции). Пара инструкций LWC1 может быть объединена в одну псевдоинструкцию L.D.
- DIV.D, MUL.D, ADD.D производят деление, умножение и сложение соответственно («.D» в суффиксе означает двойную точность, «.S» — одинарную точность)

Здесь также имеется странная аномалия компилятора: инструкция LUI помеченная нами вопросительным знаком. Мне трудно понять, зачем загружать часть 64-битной константы типа *double* в регистр $V0. От этих инструкций нет толка. Если кто-то об этом что-то знает, пожалуйста, напишите автору емейл[12].

17.6. Передача чисел с плавающей запятой в аргументах

```
#include <math.h>
#include <stdio.h>

int main ()
{
        printf ("32.01 ^ 1.54 = %lf\n", pow (32.01,1.54));

        return 0;
}
```

[12] dennis(a)yurichev.com

17.6.1. x86

Посмотрим, что у нас вышло (MSVC 2010):

Листинг 17.7: MSVC 2010

```
CONST    SEGMENT
__real@40400147ae147ae1 DQ 040400147ae147ae1r    ; 32.01
__real@3ff8a3d70a3d70a4 DQ 03ff8a3d70a3d70a4r    ; 1.54
CONST    ENDS

_main    PROC
    push   ebp
    mov    ebp, esp
    sub    esp, 8  ; выделить место для первой переменной
    fld    QWORD PTR __real@3ff8a3d70a3d70a4
    fstp   QWORD PTR [esp]
    sub    esp, 8  ; выделить место для второй переменной
    fld    QWORD PTR __real@40400147ae147ae1
    fstp   QWORD PTR [esp]
    call   _pow
    add    esp, 8  ; "вернуть" место от одной переменной.

; в локальном стеке сейчас все еще зарезервировано 8 байт для нас.
; результат сейчас в ST(0)

    fstp   QWORD PTR [esp] ; перегрузить результат из ST(0) в локальный стек для printf()
    push   OFFSET $SG2651
    call   _printf
    add    esp, 12
    xor    eax, eax
    pop    ebp
    ret    0
_main    ENDP
```

FLD и FSTP перемещают переменные из сегмента данных в FPU-стек или обратно. pow()[13] достает оба значения из FPU-стека и возвращает результат в ST(0). printf() берет 8 байт из стека и трактует их как переменную типа *double*.

Кстати, с тем же успехом можно было бы перекладывать эти два числа из памяти в стек при помощи пары MOV: ведь в памяти числа в формате IEEE 754, pow() также принимает их в том же формате, и никакая конверсия не требуется. Собственно, так и происходит в следующем примере с ARM: 17.6.2 (стр. 229).

17.6.2. ARM + Неоптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим Thumb-2)

```
_main

var_C           = -0xC

                PUSH            {R7,LR}
                MOV             R7, SP
                SUB             SP, SP, #4
                VLDR            D16, =32.01
                VMOV            R0, R1, D16
                VLDR            D16, =1.54
                VMOV            R2, R3, D16
                BLX             _pow
                VMOV            D16, R0, R1
                MOV             R0, 0xFC1 ; "32.01 ^ 1.54 = %lf\n"
                ADD             R0, PC
                VMOV            R1, R2, D16
                BLX             _printf
                MOVS            R1, 0
                STR             R0, [SP,#0xC+var_C]
                MOV             R0, R1
                ADD             SP, SP, #4
                POP             {R7,PC}
```

[13] стандартная функция Си, возводящая число в степень

```
dbl_2F90        DCFD 32.01              ; DATA XREF: _main+6
dbl_2F98        DCFD 1.54               ; DATA XREF: _main+E
```

Как уже было указано, 64-битные числа с плавающей точкой передаются в парах R-регистров. Этот код слегка избыточен (наверное, потому что не включена оптимизация), ведь можно было бы загружать значения напрямую в R-регистры минуя загрузку в D-регистры.

Итак, видно, что функция _pow получает первый аргумент в R0 и R1, а второй в R2 и R3. Функция оставляет результат в R0 и R1. Результат работы _pow перекладывается в D16, затем в пару R1 и R2, откуда `printf()` берет это число-результат.

17.6.3. ARM + Неоптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
_main
                STMFD   SP!, {R4-R6,LR}
                LDR     R2, =0xA3D70A4  ; y
                LDR     R3, =0x3FF8A3D7
                LDR     R0, =0xAE147AE1 ; x
                LDR     R1, =0x40400147
                BL      pow
                MOV     R4, R0
                MOV     R2, R4
                MOV     R3, R1
                ADR     R0, a32_011_54Lf ; "32.01 ^ 1.54 = %lf\n"
                BL      __2printf
                MOV     R0, #0
                LDMFD   SP!, {R4-R6,PC}

y               DCD 0xA3D70A4           ; DATA XREF: _main+4
dword_520       DCD 0x3FF8A3D7          ; DATA XREF: _main+8
; double x
x               DCD 0xAE147AE1          ; DATA XREF: _main+C
dword_528       DCD 0x40400147          ; DATA XREF: _main+10
a32_011_54Lf    DCB "32.01 ^ 1.54 = %lf",0xA,0
                                        ; DATA XREF: _main+24
```

Здесь не используются D-регистры, используются только пары R-регистров.

17.6.4. ARM64 + Оптимизирующий GCC (Linaro) 4.9

Листинг 17.8: Оптимизирующий GCC (Linaro) 4.9

```
f:
        stp     x29, x30, [sp, -16]!
        add     x29, sp, 0
        ldr     d1, .LC1 ; загрузить 1.54 в D1
        ldr     d0, .LC0 ; загрузить 32.01 в D0
        bl      pow
; результат pow() в D0
        adrp    x0, .LC2
        add     x0, x0, :lo12:.LC2
        bl      printf
        mov     w0, 0
        ldp     x29, x30, [sp], 16
        ret
.LC0:
; 32.01 в формате IEEE 754
        .word   -1374389535
        .word   1077936455
.LC1:
; 1.54 в формате IEEE 754
        .word   171798692
        .word   1073259479
.LC2:
        .string "32.01 ^ 1.54 = %lf\n"
```

Константы загружаются в D0 и D1: функция pow() берет их оттуда. Результат в D0 после исполнения pow(). Он пропускается в `printf()` без всякой модификации и перемещений, потому что `printf()` берет аргументы интегральных типов и указатели из X-регистров, а аргументы типа плавающей точки из D-регистров.

17.6.5. MIPS

Листинг 17.9: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
main:

var_10          = -0x10
var_4           = -4

; пролог функции:
                lui     $gp, (dword_9C >> 16)
                addiu   $sp, -0x20
                la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
                sw      $ra, 0x20+var_4($sp)
                sw      $gp, 0x20+var_10($sp)
                lui     $v0, (dword_A4 >> 16) ; ?
; загрузить младшую 32-битную часть числа 32.01:
                lwc1    $f12, dword_9C
; загрузить адрес функции pow():
                lw      $t9, (pow & 0xFFFF)($gp)
; загрузить страшую 32-битную часть числа 32.01:
                lwc1    $f13, $LC0
                lui     $v0, ($LC1 >> 16) ; ?
; загрузить младшую 32-битную часть числа 1.54:
                lwc1    $f14, dword_A4
                or      $at, $zero ; load delay slot, NOP
; загрузить страшую 32-битную часть числа 1.54:
                lwc1    $f15, $LC1
; вызвать pow():
                jalr    $t9
                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
                lw      $gp, 0x20+var_10($sp)
; скопировать результат из $f0 и $f1 в $a3 и $a2:
                mfc1    $a3, $f0
                lw      $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
                mfc1    $a2, $f1
; вызвать printf():
                lui     $a0, ($LC2 >> 16)  # "32.01 ^ 1.54 = %lf\n"
                jalr    $t9
                la      $a0, ($LC2 & 0xFFFF)  # "32.01 ^ 1.54 = %lf\n"
; эпилог функции:
                lw      $ra, 0x20+var_4($sp)
; возврат 0:
                move    $v0, $zero
                jr      $ra
                addiu   $sp, 0x20

.rodata.str1.4:00000084 $LC2:           .ascii "32.01 ^ 1.54 = %lf\n"<0>

; 32.01:
.rodata.cst8:00000098 $LC0:           .word 0x40400147         # DATA XREF: main+20
.rodata.cst8:0000009C dword_9C:       .word 0xAE147AE1         # DATA XREF: main
.rodata.cst8:0000009C                                          # main+18
; 1.54:
.rodata.cst8:000000A0 $LC1:           .word 0x3FF8A3D7         # DATA XREF: main+24
.rodata.cst8:000000A0                                          # main+30
.rodata.cst8:000000A4 dword_A4:       .word 0xA3D70A4          # DATA XREF: main+14
```

И снова мы здесь видим, как LUI загружает 32-битную часть числа типа *double* в $V0. И снова трудно понять почему.

Новая для нас инструкция это `MFC1` («Move From Coprocessor 1») (копировать из первого сопроцессора). FPU это сопроцессор под номером 1, вот откуда «1» в имени инструкции. Эта инструкция переносит значения из регистров сопроцессора в регистры основного CPU (GPR). Так что результат исполнения pow() в итоге копируется в регистры $A3 и $A2 и из этой пары регистров `printf()` берет его как 64-битное значение типа *double*.

17.7. Пример с сравнением

Попробуем теперь вот это:

```
#include <stdio.h>

double d_max (double a, double b)
{
        if (a>b)
                return a;

        return b;
};

int main()
{
        printf ("%f\n", d_max (1.2, 3.4));
        printf ("%f\n", d_max (5.6, -4));
};
```

Несмотря на кажущуюся простоту этой функции, понять, как она работает, будет чуть сложнее.

17.7.1. x86

Неоптимизирующий MSVC

Вот что выдал MSVC 2010:

Листинг 17.10: Неоптимизирующий MSVC 2010

```
PUBLIC    _d_max
_TEXT    SEGMENT
_a$ = 8                ; size = 8
_b$ = 16               ; size = 8
_d_max     PROC
    push   ebp
    mov    ebp, esp
    fld    QWORD PTR _b$[ebp]

; состояние стека сейчас: ST(0) = _b
; сравниваем _b (в ST(0)) и _a, затем выталкиваем значение из стека

    fcomp  QWORD PTR _a$[ebp]

; стек теперь пустой

    fnstsw ax
    test   ah, 5
    jp     SHORT $LN1@d_max

; мы здесь только если a>b

    fld    QWORD PTR _a$[ebp]
    jmp    SHORT $LN2@d_max
$LN1@d_max:
    fld    QWORD PTR _b$[ebp]
$LN2@d_max:
    pop    ebp
    ret    0
_d_max     ENDP
```

Итак, FLD загружает _b в регистр ST(0).

FCOMP сравнивает содержимое ST(0) с тем, что лежит в _a и выставляет биты C3/C2/C0 в регистре статуса FPU. Это 16-битный регистр отражающий текущее состояние FPU.

После этого инструкция FCOMP также выдергивает одно значение из стека. Это отличает её от FCOM, которая просто сравнивает значения, оставляя стек в таком же состоянии.

К сожалению, у процессоров до Intel P6[14] нет инструкций условного перехода, проверяющих биты C3/C2/C0. Возможно, так сложилось исторически (вспомните о том, что FPU когда-то был вообще отдельным чипом).
А у Intel P6 появились инструкции `FCOMI/FCOMIP/FUCOMI/FUCOMIP`, делающие то же самое, только напрямую модифицирующие флаги ZF/PF/CF.

Так что FNSTSW копирует содержимое регистра статуса в AX. Биты C3/C2/C0 занимают позиции, соответственно, 14, 10, 8. В этих позициях они и остаются в регистре AX, и все они расположены в старшей части регистра — AH.

- Если $b > a$ в нашем случае, то биты C3/C2/C0 должны быть выставлены так: 0, 0, 0.
- Если $a > b$, то биты будут выставлены: 0, 0, 1.
- Если $a = b$, то биты будут выставлены так: 1, 0, 0.
- Если результат не определен (в случае ошибки), то биты будут выставлены так: 1, 1, 1.

Вот как биты C3/C2/C0 расположены в регистре AX:



Вот как биты C3/C2/C0 расположены в регистре AH:

После исполнения `test ah, 5`[15] будут учтены только биты C0 и C2 (на позициях 0 и 2), остальные просто проигнорированы.

Теперь немного о *parity flag*[16]. Ещё один замечательный рудимент эпохи.

Этот флаг выставляется в 1 если количество единиц в последнем результате четно. И в 0 если нечетно.

Заглянем в Wikipedia[17]:

> One common reason to test the parity flag actually has nothing to do with parity. The FPU has four condition flags (C0 to C3), but they can not be tested directly, and must instead be first copied to the flags register. When this happens, C0 is placed in the carry flag, C2 in the parity flag and C3 in the zero flag. The C2 flag is set when e.g. incomparable floating point values (NaN or unsupported format) are compared with the FUCOM instructions.

Как упоминается в Wikipedia, флаг четности иногда используется в FPU-коде и сейчас мы увидим как.

Флаг PF будет выставлен в 1, если C0 и C2 оба 1 или оба 0. И тогда сработает последующий JP (*jump if PF==1*). Если мы вернемся чуть назад и посмотрим значения C3/C2/C0 для разных вариантов, то увидим, что условный переход JP сработает в двух случаях: если $b > a$ или если $a = b$ (ведь бит C3 перестал учитываться после исполнения `test ah, 5`).

Дальше всё просто. Если условный переход сработал, то `FLD` загрузит значение _b в `ST(0)`, а если не сработал, то загрузится _a и произойдет выход из функции.

А как же проверка флага C2?

Флаг C2 включается в случае ошибки (NaN, и т.д.), но наш код его не проверяет. Если программисту нужно знать, не произошла ли FPU-ошибка, он должен позаботиться об этом дополнительно, добавив соответствующие проверки.

[14] Intel P6 это Pentium Pro, Pentium II, и последующие модели
[15] 5=101b
[16] флаг четности
[17] wikipedia.org/wiki/Parity_flag

Первый пример с OllyDbg: a=1,2 и b=3,4

Загружаем пример в OllyDbg:



Рис. 17.6: OllyDbg: первая FLD исполнилась

Текущие параметры функции: $a = 1,2$ и $b = 3,4$ (их видно в стеке: 2 пары 32-битных значений). b (3,4) уже загружено в ST(0). Сейчас будет исполняться FCOMP. OllyDbg показывает второй аргумент для FCOMP, который сейчас находится в стеке.

FCOMP отработал:



Рис. 17.7: OllyDbg: FCOMP исполнилась

Мы видим состояния condition-флагов FPU: все нули. Вытолкнутое значение отображается как ST(7). Почему это так, объяснялось ранее: 17.5.1 (стр. 224).

FNSTSW сработал:

Рис. 17.8: OllyDbg: FNSTSW исполнилась

Видно, что регистр AX содержит нули. Действительно, ведь все condition-флаги тоже содержали нули. (OllyDbg дизассемблирует команду FNSTSW как FSTSW — это синоним).

TEST сработал:



Рис. 17.9: OllyDbg: TEST исполнилась

Флаг PF равен единице. Всё верно: количество выставленных бит в 0 — это 0, а 0 — это четное число. OllyDbg дизассемблирует JP как JPE[18] — это синонимы. И она сейчас сработает.

[18] Jump Parity Even (инструкция x86)

JPE сработала, FLD загрузила в ST(0) значение b (3,4):



Рис. 17.10: OllyDbg: вторая FLD исполнилась

Функция заканчивает свою работу.

Второй пример с OllyDbg: a=5,6 и b=-1

Загружаем пример в OllyDbg:



Рис. 17.11: OllyDbg: первая FLD исполнилась

Текущие параметры функции: $a = 5,6$ и $b = -4$. b (-4) уже загружено в ST(0). Сейчас будет исполняться FCOMP. OllyDbg показывает второй аргумент FCOMP, который сейчас находится в стеке.

FCOMP отработал:



Рис. 17.12: OllyDbg: FCOMP исполнилась

Мы видим значения condition-флагов FPU: все нули, кроме C0.

FNSTSW сработал:



Рис. 17.13: OllyDbg: FNSTSW исполнилась

Видно, что регистр AX содержит 0x100: флаг C0 стал на место 16-го бита.

TEST сработал:



Рис. 17.14: OllyDbg: TEST исполнилась

Флаг PF равен нулю. Всё верно: количество единичных бит в 0x100 — 1, а 1 — нечетное число. JPE сейчас не сработает.

JPE не сработала, FLD загрузила в ST(0) значение a (5,6):



Рис. 17.15: OllyDbg: вторая FLD исполнилась

Функция заканчивает свою работу.

Оптимизирующий MSVC 2010

Листинг 17.11: Оптимизирующий MSVC 2010

```
_a$ = 8                 ; size = 8
_b$ = 16                ; size = 8
_d_max    PROC
    fld    QWORD PTR _b$[esp-4]
    fld    QWORD PTR _a$[esp-4]

; состояне стека сейчас: ST(0) = _a, ST(1) = _b

    fcom    ST(1) ; сравнить _a и ST(1) = (_b)
    fnstsw  ax
    test    ah, 65 ; 00000041H
    jne     SHORT $LN5@d_max
; копировать содержимое ST(0) в ST(1) и вытолкнуть значение из стека,
; оставив _a на вершине
    fstp    ST(1)

; состояние стека сейчас: ST(0) = _a

    ret     0
$LN5@d_max:
; копировать содержимое ST(0) в ST(0) и вытолкнуть значение из стека,
; оставив _b на вершине
    fstp    ST(0)

; состояние стека сейчас: ST(0) = _b
```

```
    ret    0
_d_max    ENDP
```

FCOM отличается от FCOMP тем, что просто сравнивает значения и оставляет стек в том же состоянии. В отличие от предыдущего примера, операнды здесь в обратном порядке. Поэтому и результат сравнения в C3/C2/C0 будет отличаться:

- Если $a > b$, то биты C3/C2/C0 должны быть выставлены так: 0, 0, 0.
- Если $b > a$, то биты будут выставлены так: 0, 0, 1.
- Если $a = b$, то биты будут выставлены так: 1, 0, 0.

Инструкция `test ah, 65` как бы оставляет только два бита — C3 и C0. Они оба будут нулями, если $a > b$: в таком случае переход JNE не сработает. Далее имеется инструкция FSTP `ST(1)` — эта инструкция копирует значение `ST(0)` в указанный операнд и выдергивает одно значение из стека. В данном случае, она копирует `ST(0)` (где сейчас лежит _a) в `ST(1)`. После этого на вершине стека два раза лежит _a. Затем одно значение выдергивается. После этого в `ST(0)` остается _a и функция завершается.

Условный переход JNE сработает в двух других случаях: если $b > a$ или $a = b$. `ST(0)` скопируется в `ST(0)` (как бы холостая операция). Затем одно значение из стека вылетит и на вершине стека останется то, что до этого лежало в `ST(1)` (то есть _b). И функция завершится. Эта инструкция используется здесь видимо потому что в FPU нет другой инструкции, которая просто выдергивает значение из стека и выбрасывает его.

Первый пример с OllyDbg: a=1,2 и и=3,4

Обе FLD отработали:



Рис. 17.16: OllyDbg: обе FLD исполнились

Сейчас будет исполняться FCOM: OllyDbg показывает содержимое ST(0) и ST(1) для удобства.

FCOM сработала:

Рис. 17.17: OllyDbg: FCOM исполнилась

C0 установлен, остальные флаги сброшены.

FNSTSW сработала, AX=0x3100:



Рис. 17.18: OllyDbg: FNSTSW исполнилась

TEST сработала:



Рис. 17.19: OllyDbg: TEST исполнилась

ZF=0, переход сейчас произойдет.

FSTP ST (или FSTP ST(0)) сработала — 1,2 было вытолкнуто из стека, и на вершине осталось 3,4:



Рис. 17.20: OllyDbg: FSTP исполнилась

Видно, что инструкция FSTP ST работает просто как выталкивание одного значения из FPU-стека.

Второй пример с OllyDbg: a=5,6 и b=-4

Обе FLD отработали:



Рис. 17.21: OllyDbg: обе FLD исполнились

Сейчас будет исполняться FCOM.

FCOM сработала:

Рис. 17.22: OllyDbg: FCOM исполнилась

Все condition-флаги сброшены.

FNSTSW сработала, AX=0x3000:



Рис. 17.23: OllyDbg: FNSTSW исполнилась

TEST сработала:



Рис. 17.24: OllyDbg: TEST исполнилась

ZF=1, переход сейчас не произойдет.

FSTP ST(1) сработала: на вершине FPU-стека осталось значение 5,6.



Рис. 17.25: OllyDbg: FSTP исполнилась

Видно, что инструкция FSTP ST(1) работает так: оставляет значение на вершине стека, но обнуляет регистр ST(1).

GCC 4.4.1

Листинг 17.12: GCC 4.4.1

```
d_max proc near

b               = qword ptr -10h
a               = qword ptr -8
a_first_half    = dword ptr  8
a_second_half   = dword ptr  0Ch
b_first_half    = dword ptr  10h
b_second_half   = dword ptr  14h

    push    ebp
    mov     ebp, esp
    sub     esp, 10h

; переложим a и b в локальный стек:

    mov     eax, [ebp+a_first_half]
    mov     dword ptr [ebp+a], eax
    mov     eax, [ebp+a_second_half]
    mov     dword ptr [ebp+a+4], eax
    mov     eax, [ebp+b_first_half]
    mov     dword ptr [ebp+b], eax
    mov     eax, [ebp+b_second_half]
    mov     dword ptr [ebp+b+4], eax

; загружаем a и b в стек FPU:
```

```
    fld     [ebp+a]
    fld     [ebp+b]

; текущее состояние стека: ST(0) - b; ST(1) - a

    fxch    st(1) ; эта инструкция меняет ST(1) и ST(0) местами

; текущее состояние стека: ST(0) - a; ST(1) - b

    fucompp    ; сравнить a и b и выдернуть из стека два значения, т.е. a и b
    fnstsw  ax ; записать статус FPU в AX
    sahf       ; загрузить состояние флагов SF, ZF, AF, PF, и CF из AH
    setnbe  al ; записать 1 в AL, если CF=0 и ZF=0
    test    al, al            ; AL==0 ?
    jz      short loc_8048453 ; да
    fld     [ebp+a]
    jmp     short locret_8048456

loc_8048453:
    fld     [ebp+b]

locret_8048456:
    leave
    retn
d_max endp
```

FUCOMPP — это почти то же что и FCOM, только выкидывает из стека оба значения после сравнения, а также несколько иначе реагирует на «не-числа».

Немного о *не-числах*.

FPU умеет работать со специальными переменными, которые числами не являются и называются «не числа» или NaN[19]. Это бесконечность, результат деления на ноль, и так далее. Нечисла бывают «тихие» и «сигнализирующие». С первыми можно продолжать работать и далее, а вот если вы попытаетесь совершить какую-то операцию с сигнализирующим нечислом, то сработает исключение.

Так вот, FCOM вызовет исключение если любой из операндов какое-либо нечисло. FUCOM же вызовет исключение только если один из операндов именно «сигнализирующее нечисло».

Далее мы видим SAHF (*Store AH into Flags*) — это довольно редкая инструкция в коде, не использующим FPU. 8 бит из AH перекладываются в младшие 8 бит регистра статуса процессора в таком порядке:

7	6		4		2		0
SF	ZF		AF		PF		CF

Вспомним, что FNSTSW перегружает интересующие нас биты C3/C2/C0 в AH, и соответственно они будут в позициях 6, 2, 0 в регистре AH:

	6		2	1	0
	C3		C2	C1	C0

Иными словами, пара инструкций `fnstsw ax / sahf` перекладывает биты C3/C2/C0 в флаги ZF, PF, CF.

Теперь снова вспомним, какие значения бит C3/C2/C0 будут при каких результатах сравнения:

- Если a больше b в нашем случае, то биты C3/C2/C0 должны быть выставлены так: 0, 0, 0.
- Если a меньше b, то биты будут выставлены так: 0, 0, 1.
- Если $a = b$, то так: 1, 0, 0.

Иными словами, после трех инструкций FUCOMPP/FNSTSW/SAHF возможны такие состояния флагов:

- Если $a > b$ в нашем случае, то флаги будут выставлены так: ZF=0, PF=0, CF=0.
- Если $a < b$, то флаги будут выставлены так: ZF=0, PF=0, CF=1.
- Если $a = b$, то так: ZF=1, PF=0, CF=0.

Инструкция SETNBE выставит в AL единицу или ноль в зависимости от флагов и условий. Это почти аналог JNBE, за тем лишь исключением, что SETcc[20] выставляет 1 или 0 в AL, а Jcc делает переход или нет. SETNBE запишет 1 только если CF=0 и ZF=0. Если это не так, то запишет 0 в AL.

CF будет 0 и ZF будет 0 одновременно только в одном случае: если $a > b$.

[19] ru.wikipedia.org/wiki/NaN
[20] *cc* это *condition code*

Тогда в AL будет записана 1, последующий условный переход JZ выполнен не будет и функция вернет _a. В остальных случаях, функция вернет _b.

Оптимизирующий GCC 4.4.1

Листинг 17.13: Оптимизирующий GCC 4.4.1

```
                public d_max
d_max           proc near

arg_0           = qword ptr  8
arg_8           = qword ptr  10h

                push    ebp
                mov     ebp, esp
                fld     [ebp+arg_0] ; _a
                fld     [ebp+arg_8] ; _b

; состояние стека сейчас: ST(0) = _b, ST(1) = _a
                fxch    st(1)

; состояние стека сейчас: ST(0) = _a, ST(1) = _b
                fucom   st(1) ; сравнить _a и _b
                fnstsw  ax
                sahf
                ja      short loc_8048448

; записать ST(0) в ST(0) (холостая операция), выкинуть значение лежащее на вершине стека,
; оставить _b на вершине стека
                fstp    st
                jmp     short loc_804844A

loc_8048448:
; записать _a в ST(0), выкинуть значение лежащее на вершине стека, оставить _a на вершине стека
                fstp    st(1)

loc_804844A:
                pop     ebp
                retn
d_max           endp
```

Почти всё что здесь есть, уже описано мною, кроме одного: использование JA после SAHF. Действительно, инструкции условных переходов «больше», «меньше» и «равно» для сравнения беззнаковых чисел (а это JA, JAE, JB, JBE, JE/JZ, JNA, JNAE, JNB, JNBE, JNE/JNZ) проверяют только флаги CF и ZF.

Вспомним, как биты C3/C2/C0 располагаются в регистре AH после исполнения FSTSW/FNSTSW:



Вспомним также, как располагаются биты из AH во флагах CPU после исполнения SAHF:



Биты C3 и C0 после сравнения перекладываются в флаги ZF и CF так, что перечисленные инструкции переходов могут работать. JA сработает, если CF и ZF обнулены.

Таким образом, перечисленные инструкции условного перехода можно использовать после инструкций FNSTSW/SAHF.

Может быть, биты статуса FPU C3/C2/C0 преднамеренно были размещены таким образом, чтобы переноситься на базовые флаги процессора без перестановок?

GCC 4.8.1 с оптимизацией -O3

В линейке процессоров P6 от Intel появились новые FPU-инструкции[21]. Это FUCOMI (сравнить операнды и выставить флаги основного CPU) и FCMOVcc (работает как CMOVcc, но на регистрах FPU). Очевидно, разработчики GCC решили отказаться от поддержки процессоров до линейки P6 (ранние Pentium, 80486, etc.) .

[21] Начиная с Pentium Pro, Pentium-II, и т.д.

И кстати, FPU уже давно не отдельная часть процессора в линейке P6, так что флаги основного CPU можно модифицировать из FPU.

Вот что имеем:

Листинг 17.14: Оптимизирующий GCC 4.8.1

```
        fld     QWORD PTR [esp+4]       ; загрузить "a"
        fld     QWORD PTR [esp+12]      ; загрузить "b"
        ; ST0=b, ST1=a
        fxch    st(1)
        ; ST0=a, ST1=b
        ; сравнить "a" и "b"
        fucomi  st, st(1)
        ; скопировать ST1 (там "b") в ST0 если a<=b
        ; в противном случае, оставить "a" в ST0
        fcmovbe st, st(1)
        ; выбросить значение из ST1
        fstp    st(1)
        ret
```

Не совсем понимаю, зачем здесь FXCH (поменять местами операнды). От нее легко избавиться поменяв местами инструкции FLD либо заменив FCMOVBE (*below or equal* — меньше или равно) на FCMOVA (*above* — больше). Должно быть, неаккуратность компилятора.

Так что FUCOMI сравнивает ST(0) (a) и ST(1) (b) и затем устанавливает флаги основного CPU. FCMOVBE проверяет флаги и копирует ST(1) (в тот момент там находится b) в ST(0) (там a) если $ST0(a) <= ST1(b)$. В противном случае ($a > b$), она оставляет a в ST(0).

Последняя FSTP оставляет содержимое ST(0) на вершине стека, выбрасывая содержимое ST(1).

Попробуем оттрасировать функцию в GDB:

Листинг 17.15: Оптимизирующий GCC 4.8.1 and GDB

```
dennis@ubuntuvm:~/polygon$ gcc -O3 d_max.c -o d_max -fno-inline
dennis@ubuntuvm:~/polygon$ gdb d_max
GNU gdb (GDB) 7.6.1-ubuntu
Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "i686-linux-gnu".
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>...
Reading symbols from /home/dennis/polygon/d_max...(no debugging symbols found)...done.
(gdb) b d_max
Breakpoint 1 at 0x80484a0
(gdb) run
Starting program: /home/dennis/polygon/d_max

Breakpoint 1, 0x080484a0 in d_max ()
(gdb) ni
0x080484a4 in d_max ()
(gdb) disas $eip
Dump of assembler code for function d_max:
   0x080484a0 <+0>:     fldl   0x4(%esp)
=> 0x080484a4 <+4>:     fldl   0xc(%esp)
   0x080484a8 <+8>:     fxch   %st(1)
   0x080484aa <+10>:    fucomi %st(1),%st
   0x080484ac <+12>:    fcmovbe %st(1),%st
   0x080484ae <+14>:    fstp   %st(1)
   0x080484b0 <+16>:    ret
End of assembler dump.
(gdb) ni
0x080484a8 in d_max ()
(gdb) info float
  R7: Valid   0x3fff9999999999999800 +1.199999999999999956
=>R6: Valid   0x4000d999999999999800 +3.399999999999999911
  R5: Empty   0x00000000000000000000
  R4: Empty   0x00000000000000000000
  R3: Empty   0x00000000000000000000
```

```
  R2: Empty   0x00000000000000000000
  R1: Empty   0x00000000000000000000
  R0: Empty   0x00000000000000000000

Status Word:         0x3000
                       TOP: 6
Control Word:        0x037f   IM DM ZM OM UM PM
                       PC: Extended Precision (64-bits)
                       RC: Round to nearest
Tag Word:            0x0fff
Instruction Pointer: 0x73:0x080484a4
Operand Pointer:     0x7b:0xbffff118
Opcode:              0x0000
(gdb) ni
0x080484aa in d_max ()
(gdb) info float
  R7: Valid   0x4000d999999999999800 +3.399999999999999911
=>R6: Valid   0x3fff9999999999999800 +1.199999999999999956
  R5: Empty   0x00000000000000000000
  R4: Empty   0x00000000000000000000
  R3: Empty   0x00000000000000000000
  R2: Empty   0x00000000000000000000
  R1: Empty   0x00000000000000000000
  R0: Empty   0x00000000000000000000

Status Word:         0x3000
                       TOP: 6
Control Word:        0x037f   IM DM ZM OM UM PM
                       PC: Extended Precision (64-bits)
                       RC: Round to nearest
Tag Word:            0x0fff
Instruction Pointer: 0x73:0x080484a8
Operand Pointer:     0x7b:0xbffff118
Opcode:              0x0000
(gdb) disas $eip
Dump of assembler code for function d_max:
   0x080484a0 <+0>:     fldl   0x4(%esp)
   0x080484a4 <+4>:     fldl   0xc(%esp)
   0x080484a8 <+8>:     fxch   %st(1)
=> 0x080484aa <+10>:    fucomi %st(1),%st
   0x080484ac <+12>:    fcmovbe %st(1),%st
   0x080484ae <+14>:    fstp   %st(1)
   0x080484b0 <+16>:    ret
End of assembler dump.
(gdb) ni
0x080484ac in d_max ()
(gdb) info registers
eax            0x1      1
ecx            0xbffff1c4       -1073745468
edx            0x8048340        134513472
ebx            0xb7fbf000       -1208225792
esp            0xbffff10c       0xbffff10c
ebp            0xbffff128       0xbffff128
esi            0x0      0
edi            0x0      0
eip            0x80484ac        0x80484ac <d_max+12>
eflags         0x203    [ CF IF ]
cs             0x73     115
ss             0x7b     123
ds             0x7b     123
es             0x7b     123
fs             0x0      0
gs             0x33     51
(gdb) ni
0x080484ae in d_max ()
(gdb) info float
  R7: Valid   0x4000d999999999999800 +3.399999999999999911
=>R6: Valid   0x4000d999999999999800 +3.399999999999999911
  R5: Empty   0x00000000000000000000
  R4: Empty   0x00000000000000000000
```

```
109   R3: Empty   0x00000000000000000000
110   R2: Empty   0x00000000000000000000
111   R1: Empty   0x00000000000000000000
112   R0: Empty   0x00000000000000000000
113
114 Status Word:         0x3000
115                        TOP: 6
116 Control Word:        0x037f   IM DM ZM OM UM PM
117                        PC: Extended Precision (64-bits)
118                        RC: Round to nearest
119 Tag Word:            0x0fff
120 Instruction Pointer: 0x73:0x080484ac
121 Operand Pointer:     0x7b:0xbffff118
122 Opcode:              0x0000
123 (gdb) disas $eip
124 Dump of assembler code for function d_max:
125    0x080484a0 <+0>:     fldl   0x4(%esp)
126    0x080484a4 <+4>:     fldl   0xc(%esp)
127    0x080484a8 <+8>:     fxch   %st(1)
128    0x080484aa <+10>:    fucomi %st(1),%st
129    0x080484ac <+12>:    fcmovbe %st(1),%st
130 => 0x080484ae <+14>:    fstp   %st(1)
131    0x080484b0 <+16>:    ret
132 End of assembler dump.
133 (gdb) ni
134 0x080484b0 in d_max ()
135 (gdb) info float
136 =>R7: Valid   0x4000d999999999999800 +3.399999999999999911
137   R6: Empty   0x4000d999999999999800
138   R5: Empty   0x00000000000000000000
139   R4: Empty   0x00000000000000000000
140   R3: Empty   0x00000000000000000000
141   R2: Empty   0x00000000000000000000
142   R1: Empty   0x00000000000000000000
143   R0: Empty   0x00000000000000000000
144
145 Status Word:         0x3800
146                        TOP: 7
147 Control Word:        0x037f   IM DM ZM OM UM PM
148                        PC: Extended Precision (64-bits)
149                        RC: Round to nearest
150 Tag Word:            0x3fff
151 Instruction Pointer: 0x73:0x080484ae
152 Operand Pointer:     0x7b:0xbffff118
153 Opcode:              0x0000
154 (gdb) quit
155 A debugging session is active.
156
157         Inferior 1 [process 30194] will be killed.
158
159 Quit anyway? (y or n) y
160 dennis@ubuntuvm:~/polygon$
```

Используя «ni», дадим первым двум инструкциям FLD исполниться.

Посмотрим регистры FPU (строка 33).

Как уже было указано ранее, регистры FPU это скорее кольцевой буфер, нежели стек (17.5.1 (стр. 224)). И GDB показывает не регистры STx, а внутренние регистры FPU (Rx). Стрелка (на строке 35) указывает на текущую вершину стека. Вы можете также увидеть содержимое регистра TOP в «Status Word» (строка 44). Там сейчас 6, так что вершина стека сейчас указывает на внутренний регистр 6.

Значения a и b меняются местами после исполнения FXCH (строка 54).

FUCOMI исполнилась (строка 83). Посмотрим флаги: CF выставлен (строка 95).

FCMOVBE действительно скопировал значение b (см. строку 104).

FSTP оставляет одно значение на вершине стека (строка 136). Значение TOP теперь 7, так что вершина FPU-стека указывает на внутренний регистр 7.

17.7.2. ARM

Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим ARM)

Листинг 17.16: Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим ARM)

```
VMOV            D16, R2, R3 ; b
VMOV            D17, R0, R1 ; a
VCMPE.F64       D17, D16
VMRS            APSR_nzcv, FPSCR
VMOVGT.F64      D16, D17 ; скопировать "b" в D16
VMOV            R0, R1, D16
BX              LR
```

Очень простой случай. Входные величины помещаются в D17 и D16 и сравниваются при помощи инструкции VCMPE. Как и в сопроцессорах x86, сопроцессор в ARM имеет свой собственный регистр статуса и флагов (FPSCR[22]), потому что есть необходимость хранить специфичные для его работы флаги. И так же, как и в x86, в ARM нет инструкций условного перехода, проверяющих биты в регистре статуса сопроцессора. Поэтому имеется инструкция VMRS, копирующая 4 бита (N, Z, C, V) из статуса сопроцессора в биты *общего* статуса (регистр APSR[23]).

VMOVGT это аналог MOVGT, инструкция для D-регистров, срабатывающая, если при сравнении один операнд был больше чем второй (*GT — Greater Than*).

Если она сработает, в D16 запишется значение b, лежащее в тот момент в D17.

В обратном случае в D16 остается значение a.

Предпоследняя инструкция VMOV готовит то, что было в D16, для возврата через пару регистров R0 и R1.

Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим Thumb-2)

Листинг 17.17: Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим Thumb-2)

```
VMOV            D16, R2, R3 ; b
VMOV            D17, R0, R1 ; a
VCMPE.F64       D17, D16
VMRS            APSR_nzcv, FPSCR
IT GT
VMOVGT.F64      D16, D17
VMOV            R0, R1, D16
BX              LR
```

Почти то же самое, что и в предыдущем примере, за парой отличий. Как мы уже знаем, многие инструкции в режиме ARM можно дополнять условием.

Но в режиме Thumb такого нет. В 16-битных инструкций просто нет места для лишних 4 битов, при помощи которых можно было бы закодировать условие выполнения.

Поэтому в Thumb-2 добавили возможность дополнять Thumb-инструкции условиями.

В листинге, сгенерированном при помощи IDA, мы видим инструкцию VMOVGT, такую же как и в предыдущем примере.

В реальности там закодирована обычная инструкция VMOV, просто IDA добавила суффикс -GT к ней, потому что перед этой инструкцией стоит IT GT.

Инструкция IT определяет так называемый *if-then block*. После этой инструкции можно указывать до четырех инструкций, к каждой из которых будет добавлен суффикс условия. В нашем примере IT GT означает, что следующая за ней инструкция будет исполнена, если условие *GT* (*Greater Than*) справедливо.

Теперь более сложный пример. Кстати, из Angry Birds (для iOS):

Листинг 17.18: Angry Birds Classic

```
...
ITE NE
VMOVNE          R2, R3, D16
VMOVEQ          R2, R3, D17
BLX             _objc_msgSend ; not prefixed
...
```

[22] (ARM) Floating-Point Status and Control Register
[23] (ARM) Application Program Status Register

ITE означает *if-then-else* и кодирует суффиксы для двух следующих за ней инструкций. Первая из них исполнится, если условие, закодированное в ITE (*NE, not equal*) будет в тот момент справедливо, а вторая — если это условие не сработает. (Обратное условие от NE это EQ (*equal*)).

Инструкция следующая за второй VMOV (или VMOEQ) нормальная, без префикса (BLX).

Ещё чуть сложнее, и снова этот фрагмент из Angry Birds:

Листинг 17.19: Angry Birds Classic

```
...
ITTTT EQ
MOVEQ           R0, R4
ADDEQ           SP, SP, #0x20
POPEQ.W         {R8,R10}
POPEQ           {R4-R7,PC}
BLX             ___stack_chk_fail ; not prefixed
...
```

Четыре символа «T» в инструкции означают, что четыре последующие инструкции будут исполнены если условие соблюдается. Поэтому IDA добавила ко всем четырем инструкциям суффикс -EQ.

А если бы здесь было, например, ITEEE EQ (*if-then-else-else-else*), тогда суффиксы для следующих четырех инструкций были бы расставлены так:

```
-EQ
-NE
-NE
-NE
```

Ещё фрагмент из Angry Birds:

Листинг 17.20: Angry Birds Classic

```
...
CMP.W           R0, #0xFFFFFFFF
ITTE LE
SUBLE.W         R10, R0, #1
NEGLE           R0, R0
MOVGT           R10, R0
MOVS            R6, #0         ; not prefixed
CBZ             R0, loc_1E7E32 ; not prefixed
...
```

ITTE (*if-then-then-else*) означает, что первая и вторая инструкции исполнятся, если условие LE (*Less or Equal*) справедливо, а третья — если справедливо обратное условие (GT — *Greater Than*).

Компиляторы способны генерировать далеко не все варианты. Например, в вышеупомянутой игре Angry Birds (версия *classic* для iOS) встречаются только такие варианты инструкции IT: IT, ITE, ITT, ITTE, ITTT, ITTTT. Как это узнать? В IDA можно сгенерировать листинг (что и было сделано), только в опциях был установлен показ 4 байтов для каждого опкода. Затем, зная что старшая часть 16-битного опкода (IT это 0xBF), сделаем при помощи grep это:

```
cat AngryBirdsClassic.lst | grep " BF" | grep "IT" > results.lst
```

Кстати, если писать на ассемблере для режима Thumb-2 вручную, и дополнять инструкции суффиксами условия, то ассемблер автоматически будет добавлять инструкцию IT с соответствующими флагами там, где надо.

Неоптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим ARM)

Листинг 17.21: Неоптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим ARM)

```
b               = -0x20
a               = -0x18
val_to_return   = -0x10
saved_R7        = -4

                STR             R7, [SP,#saved_R7]!
                MOV             R7, SP
                SUB             SP, SP, #0x1C
                BIC             SP, SP, #7
                VMOV            D16, R2, R3
```

```
                VMOV            D17, R0, R1
                VSTR            D17, [SP,#0x20+a]
                VSTR            D16, [SP,#0x20+b]
                VLDR            D16, [SP,#0x20+a]
                VLDR            D17, [SP,#0x20+b]
                VCMPE.F64       D16, D17
                VMRS            APSR_nzcv, FPSCR
                BLE             loc_2E08
                VLDR            D16, [SP,#0x20+a]
                VSTR            D16, [SP,#0x20+val_to_return]
                B               loc_2E10

loc_2E08
                VLDR            D16, [SP,#0x20+b]
                VSTR            D16, [SP,#0x20+val_to_return]

loc_2E10
                VLDR            D16, [SP,#0x20+val_to_return]
                VMOV            R0, R1, D16
                MOV             SP, R7
                LDR             R7, [SP+0x20+b],#4
                BX              LR
```

Почти то же самое, что мы уже видели, но много избыточного кода из-за хранения a и b, а также выходного значения, в локальном стеке.

Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

Листинг 17.22: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
                PUSH    {R3-R7,LR}
                MOVS    R4, R2
                MOVS    R5, R3
                MOVS    R6, R0
                MOVS    R7, R1
                BL      __aeabi_cdrcmple
                BCS     loc_1C0
                MOVS    R0, R6
                MOVS    R1, R7
                POP     {R3-R7,PC}

loc_1C0
                MOVS    R0, R4
                MOVS    R1, R5
                POP     {R3-R7,PC}
```

Keil не генерирует FPU-инструкции, потому что не рассчитывает на то, что они будет поддерживаться, а простым сравнением побитово здесь не обойтись. Для сравнения вызывается библиотечная функция `__aeabi_cdrcmple`.

N.B. Результат сравнения эта функция оставляет в флагах, чтобы следующая за вызовом инструкция BCS (*Carry set — Greater than or equal*) могла работать без дополнительного кода.

17.7.3. ARM64

Оптимизирующий GCC (Linaro) 4.9

```
d_max:
; D0 - a, D1 - b
        fcmpe   d0, d1
        fcsel   d0, d0, d1, gt
; теперь результат в D0
        ret
```

В ARM64 ISA теперь есть FPU-инструкции, устанавливающие флаги CPU APSR вместо FPSCR для удобства. FPU больше не отдельное устройство (по крайней мере логически). Это FCMPE. Она сравнивает два значения, переданных в D0 и D1 (а это первый и второй аргументы функции) и выставляет флаги в APSR (N, Z, C, V).

FCSEL (*Floating Conditional Select*) копирует значение D0 или D1 в D0 в зависимости от условия (GT — Greater Than — больше чем), и снова, она использует флаги в регистре APSR вместо FPSCR. Это куда удобнее, если сравнивать с тем набором инструкций, что был в процессорах раньше.

Если условие верно (GT), тогда значение из D0 копируется в D0 (т.е. ничего не происходит). Если условие не верно, то значение D1 копируется в D0.

Неоптимизирующий GCC (Linaro) 4.9

```
d_max:
; сохранить входные аргументы в "Register Save Area"
        sub     sp, sp, #16
        str     d0, [sp,8]
        str     d1, [sp]
; перезагрузить значения
        ldr     x1, [sp,8]
        ldr     x0, [sp]
        fmov    d0, x1
        fmov    d1, x0
; D0 - a, D1 - b
        fcmpe   d0, d1
        ble     .L76
; a>b; загрузить D0 (a) в X0
        ldr     x0, [sp,8]
        b       .L74
.L76:
; a<=b; загрузить D1 (b) в X0
        ldr     x0, [sp]
.L74:
; результат в X0
        fmov    d0, x0
; результат в D0
        add     sp, sp, 16
        ret
```

Неоптимизирующий GCC более многословен. В начале функция сохраняет значения входных аргументов в локальном стеке (*Register Save Area*). Затем код перезагружает значения в регистры X0/X1 и наконец копирует их в D0/D1 для сравнения инструкцией FCMPE. Много избыточного кода, но так работают неоптимизирующие компиляторы. FCMPE сравнивает значения и устанавливает флаги в APSR. В этот момент компилятор ещё не думает о более удобной инструкции FCSEL, так что он работает старым методом: использует инструкцию BLE (*Branch if Less than or Equal* (переход если меньше или равно)). В одном случае ($a > b$) значение a перезагружается в X0. В другом случае ($a <= b$) значение b загружается в X0. Наконец, значение из X0 копируется в D0, потому что возвращаемое значение оставляется в этом регистре.

Упражнение

Для упражнения вы можете попробовать оптимизировать этот фрагмент кода вручную, удалив избыточные инструкции, но не добавляя новых (включая FCSEL).

Оптимизирующий GCC (Linaro) 4.9 — float

Перепишем пример. Теперь здесь *float* вместо *double*.

```
float f_max (float a, float b)
{
        if (a>b)
                return a;

        return b;
};
```

```
f_max:
; S0 - a, S1 - b
        fcmpe   s0, s1
        fcsel   s0, s0, s1, gt
; теперь результат в S0
```

```
        ret
```

Всё то же самое, только используются S-регистры вместо D-. Так что числа типа *float* передаются в 32-битных S-регистрах (а это младшие части 64-битных D-регистров).

17.7.4. MIPS

В сопроцессоре MIPS есть бит результата, который устанавливается в FPU и проверяется в CPU. Ранние MIPS имели только один бит (с названием FCC0), а у поздних их 8 (с названием FCC7-FCC0). Этот бит (или биты) находятся в регистре с названием FCCR.

Листинг 17.23: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
d_max:
; установить бит условия FPU в 1, если $f14<$f12 (b<a):
                c.lt.d  $f14, $f12
                or      $at, $zero ; NOP
; перейти на locret_14 если бит условия выставлен
                bc1t    locret_14
; эта инструкция всегда исполняется (установить значение для возврата в "a"):
                mov.d   $f0, $f12  ; branch delay slot
; эта инструкция исполняется только если переход не произошел (т.е. если b>=a)
; установить значение для возврата в "b":
                mov.d   $f0, $f14

locret_14:
                jr      $ra
                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
```

`C.LT.D` сравнивает два значения. `LT` это условие «Less Than» (меньше чем). `D` означает переменные типа *double*. В зависимости от результата сравнения, бит FCC0 устанавливается или очищается.

BC1T проверяет бит FCC0 и делает переход, если бит выставлен. T означает что переход произойдет если бит выставлен («True»). Имеется также инструкция «BC1F» которая сработает, если бит сброшен («False»).

В зависимости от перехода один из аргументов функции помещается в регистр $F0.

17.8. Стек, калькуляторы и обратная польская запись

Теперь понятно, почему некоторые старые калькуляторы использовали обратную польскую запись[24]. Например для сложения 12 и 34 нужно было набрать 12, потом 34, потом нажать знак «плюс». Это потому что старые калькуляторы просто реализовали стековую машину и это было куда проще, чем обрабатывать сложные выражения со скобками.

17.9. x64

О том, как происходит работа с числами с плавающей запятой в x86-64, читайте здесь: 27 (стр. 451).

17.10. Упражнения

17.10.1. Упражнение #1

Избавьтесь от инструкции FXCH в примере 17.7.1 (стр. 256) и протестируйте его.

17.10.2. Упражнение #2

Что делает этот код?

[24] ru.wikipedia.org/wiki/Обратная_польская_запись

Листинг 17.24: Оптимизирующий MSVC 2010

```
__real@4014000000000000 DQ 04014000000000000r   ; 5

_a1$ = 8        ; size = 8
_a2$ = 16       ; size = 8
_a3$ = 24       ; size = 8
_a4$ = 32       ; size = 8
_a5$ = 40       ; size = 8
_f      PROC
        fld     QWORD PTR _a1$[esp-4]
        fadd    QWORD PTR _a2$[esp-4]
        fadd    QWORD PTR _a3$[esp-4]
        fadd    QWORD PTR _a4$[esp-4]
        fadd    QWORD PTR _a5$[esp-4]
        fdiv    QWORD PTR __real@4014000000000000
        ret     0
_f      ENDP
```

Листинг 17.25: Неоптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb / скомпилировано для Cortex-R4F CPU)

```
f PROC
        VADD.F64 d0,d0,d1
        VMOV.F64 d1,#5.00000000
        VADD.F64 d0,d0,d2
        VADD.F64 d0,d0,d3
        VADD.F64 d2,d0,d4
        VDIV.F64 d0,d2,d1
        BX       lr
        ENDP
```

Листинг 17.26: Оптимизирующий GCC 4.9 (ARM64)

```
f:
        fadd    d0, d0, d1
        fmov    d1, 5.0e+0
        fadd    d2, d0, d2
        fadd    d3, d2, d3
        fadd    d0, d3, d4
        fdiv    d0, d0, d1
        ret
```

Листинг 17.27: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```
f:

arg_10          =  0x10
arg_14          =  0x14
arg_18          =  0x18
arg_1C          =  0x1C
arg_20          =  0x20
arg_24          =  0x24

                lwc1    $f0, arg_14($sp)
                add.d   $f2, $f12, $f14
                lwc1    $f1, arg_10($sp)
                lui     $v0, ($LC0 >> 16)
                add.d   $f0, $f2, $f0
                lwc1    $f2, arg_1C($sp)
                or      $at, $zero
                lwc1    $f3, arg_18($sp)
                or      $at, $zero
                add.d   $f0, $f2
                lwc1    $f2, arg_24($sp)
                or      $at, $zero
                lwc1    $f3, arg_20($sp)
                or      $at, $zero
                add.d   $f0, $f2
                lwc1    $f2, dword_6C
                or      $at, $zero
                lwc1    $f3, $LC0
```

```
                jr      $ra
                div.d   $f0, $f2

$LC0:           .word 0x40140000         # DATA XREF: f+C
                                         # f+44
dword_6C:       .word 0                  # DATA XREF: f+3C
```

Ответ G.1.11 (стр. 987).

Глава 18

Массивы

Массив это просто набор переменных в памяти, обязательно лежащих рядом и обязательно одного типа[1].

18.1. Простой пример

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a[20];
    int i;

    for (i=0; i<20; i++)
        a[i]=i*2;

    for (i=0; i<20; i++)
        printf ("a[%d]=%d\n", i, a[i]);

    return 0;
};
```

18.1.1. x86

MSVC

Компилируем:

Листинг 18.1: MSVC 2008

```
_TEXT    SEGMENT
_i$ = -84                       ; size = 4
_a$ = -80                       ; size = 80
_main      PROC
    push   ebp
    mov    ebp, esp
    sub    esp, 84        ; 00000054H
    mov    DWORD PTR _i$[ebp], 0
    jmp    SHORT $LN6@main
$LN5@main:
    mov    eax, DWORD PTR _i$[ebp]
    add    eax, 1
    mov    DWORD PTR _i$[ebp], eax
$LN6@main:
    cmp    DWORD PTR _i$[ebp], 20   ; 00000014H
    jge    SHORT $LN4@main
    mov    ecx, DWORD PTR _i$[ebp]
    shl    ecx, 1
    mov    edx, DWORD PTR _i$[ebp]
```

[1] AKA[2] «гомогенный контейнер»

```
    mov     DWORD PTR _a$[ebp+edx*4], ecx
    jmp     SHORT $LN5@main
$LN4@main:
    mov     DWORD PTR _i$[ebp], 0
    jmp     SHORT $LN3@main
$LN2@main:
    mov     eax, DWORD PTR _i$[ebp]
    add     eax, 1
    mov     DWORD PTR _i$[ebp], eax
$LN3@main:
    cmp     DWORD PTR _i$[ebp], 20    ; 00000014H
    jge     SHORT $LN1@main
    mov     ecx, DWORD PTR _i$[ebp]
    mov     edx, DWORD PTR _a$[ebp+ecx*4]
    push    edx
    mov     eax, DWORD PTR _i$[ebp]
    push    eax
    push    OFFSET $SG2463
    call    _printf
    add     esp, 12        ; 0000000cH
    jmp     SHORT $LN2@main
$LN1@main:
    xor     eax, eax
    mov     esp, ebp
    pop     ebp
    ret     0
_main       ENDP
```

Ничего особенного, просто два цикла. Один изменяет массив, второй печатает его содержимое. Команда `shl ecx, 1` используется для умножения ECX на 2, об этом ниже (16.2.1 (стр. 215)).

Под массив выделено в стеке 80 байт, это 20 элементов по 4 байта.

Попробуем этот пример в OllyDbg.

Видно, как заполнился массив: каждый элемент это 32-битное слово типа *int*, с шагом 2:



Рис. 18.1: OllyDbg: после заполнения массива

А так как этот массив находится в стеке, то мы видим все его 20 элементов внутри стека.

GCC

Рассмотрим результат работы GCC 4.4.1:

Листинг 18.2: GCC 4.4.1

```
                public main
main            proc near               ; DATA XREF: _start+17

var_70          = dword ptr -70h
var_6C          = dword ptr -6Ch
var_68          = dword ptr -68h
i_2             = dword ptr -54h
i               = dword ptr -4

                push    ebp
                mov     ebp, esp
                and     esp, 0FFFFFFF0h
                sub     esp, 70h
                mov     [esp+70h+i], 0          ; i=0
                jmp     short loc_804840A

loc_80483F7:
                mov     eax, [esp+70h+i]
                mov     edx, [esp+70h+i]
                add     edx, edx                ; edx=i*2
```

```
                mov     [esp+eax*4+70h+i_2], edx
                add     [esp+70h+i], 1           ; i++

loc_804840A:
                cmp     [esp+70h+i], 13h
                jle     short loc_80483F7
                mov     [esp+70h+i], 0
                jmp     short loc_8048441

loc_804841B:
                mov     eax, [esp+70h+i]
                mov     edx, [esp+eax*4+70h+i_2]
                mov     eax, offset aADD ; "a[%d]=%d\n"
                mov     [esp+70h+var_68], edx
                mov     edx, [esp+70h+i]
                mov     [esp+70h+var_6C], edx
                mov     [esp+70h+var_70], eax
                call    _printf
                add     [esp+70h+i], 1

loc_8048441:
                cmp     [esp+70h+i], 13h
                jle     short loc_804841B
                mov     eax, 0
                leave
                retn
main            endp
```

Переменная a в нашем примере имеет тип *int** (указатель на *int*). Вы можете попробовать передать в другую функцию указатель на массив, но точнее было бы сказать, что передается указатель на первый элемент массива (а адреса остальных элементов массива можно вычислить очевидным образом). Если индексировать этот указатель как *a[idx]*, *idx* просто прибавляется к указателю и возвращается элемент, расположенный там, куда ссылается вычисленный указатель.

Вот любопытный пример. Строка символов вроде *«string»* это массив из символов. Она имеет тип *const char[]*. К этому указателю также можно применять индекс. Поэтому можно написать даже так: «`string`»`[i]` — это совершенно легальное выражение в Си/Си++!

18.1.2. ARM

Неоптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
            EXPORT _main
_main
            STMFD   SP!, {R4,LR}
            SUB     SP, SP, #0x50      ; выделить место для 20-и переменных типа int

; первый цикл

            MOV     R4, #0             ; i
            B       loc_4A0
loc_494
            MOV     R0, R4,LSL#1       ; R0=R4*2
            STR     R0, [SP,R4,LSL#2]  ; сохранить R0 в SP+R4<<2 (то же что и SP+R4*4)
            ADD     R4, R4, #1         ; i=i+1

loc_4A0
            CMP     R4, #20            ; i<20?
            BLT     loc_494            ; да, запустить тело цикла снова

; второй цикл

            MOV     R4, #0             ; i
            B       loc_4C4
loc_4B0
            LDR     R2, [SP,R4,LSL#2]  ; (второй аргумент printf) R2=*(SP+R4<<4) (то же что и *(SP+R4*4))
            MOV     R1, R4             ; (первый аргумент printf) R1=i
            ADR     R0, aADD           ; "a[%d]=%d\n"
            BL      __2printf
```

```
            ADD     R4, R4, #1          ; i=i+1

loc_4C4
            CMP     R4, #20             ; i<20?
            BLT     loc_4B0             ; да, запустить тело цикла снова
            MOV     R0, #0              ; значение для возврата
            ADD     SP, SP, #0x50       ; освободить блок в стеке, выделенное для 20 переменных
            LDMFD   SP!, {R4,PC}
```

Тип *int* требует 32 бита для хранения (или 4 байта), так что для хранения 20 переменных типа *int*, нужно 80 (0x50) байт. Поэтому инструкция `SUB SP, SP, #0x50` в прологе функции выделяет в локальном стеке под массив именно столько места.

И в первом и во втором цикле итератор цикла *i* будет постоянно находится в регистре R4.

Число, которое нужно записать в массив, вычисляется так: $i * 2$, и это эквивалентно сдвигу на 1 бит влево, так что инструкция `MOV R0, R4,LSL#1` делает это.

`STR R0, [SP,R4,LSL#2]` записывает содержимое R0 в массив. Указатель на элемент массива вычисляется так: SP указывает на начало массива, R4 это i. Так что сдвигаем i на 2 бита влево, что эквивалентно умножению на 4 (ведь каждый элемент массива занимает 4 байта) и прибавляем это к адресу начала массива.

Во втором цикле используется обратная инструкция `LDR R2, [SP,R4,LSL#2]`. Она загружает из массива нужное значение и указатель на него вычисляется точно так же.

Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
_main
          PUSH    {R4,R5,LR}
; выделить место для 20 переменных типа int + еще одной переменной
          SUB     SP, SP, #0x54

; первый цикл

          MOVS    R0, #0          ; i
          MOV     R5, SP          ; указатель на первый элемент массива

loc_1CE
          LSLS    R1, R0, #1      ; R1=i<<1 (то же что и i*2)
          LSLS    R2, R0, #2      ; R2=i<<2 (то же что и i*4)
          ADDS    R0, R0, #1      ; i=i+1
          CMP     R0, #20         ; i<20?
          STR     R1, [R5,R2]     ; сохранить R1 в *(R5+R2) (то же что и R5+i*4)
          BLT     loc_1CE         ; да, i<20, запустить тело цикла снова

; второй цикл

          MOVS    R4, #0          ; i=0
loc_1DC
          LSLS    R0, R4, #2      ; R0=i<<2 (то же что и i*4)
          LDR     R2, [R5,R0]     ; загрузить из *(R5+R0) (то же что и R5+i*4)
          MOVS    R1, R4
          ADR     R0, aADD        ; "a[%d]=%d\n"
          BL      __2printf
          ADDS    R4, R4, #1      ; i=i+1
          CMP     R4, #20         ; i<20?
          BLT     loc_1DC         ; да, i<20, запустить тело цикла снова
          MOVS    R0, #0          ; значение для возврата
; освободить блок в стеке, выделенное для 20-и переменных типа int и еще одной переменной
          ADD     SP, SP, #0x54
          POP     {R4,R5,PC}
```

Код для Thumb очень похожий. В Thumb имеются отдельные инструкции для битовых сдвигов (как LSLS), вычисляющие и число для записи в массив и адрес каждого элемента массива.

Компилятор почему-то выделил в локальном стеке немного больше места, однако последние 4 байта не используются.

Неоптимизирующий GCC 4.9.1 (ARM64)

Листинг 18.3: Неоптимизирующий GCC 4.9.1 (ARM64)

```
.LC0:
        .string "a[%d]=%d\n"
main:
; сохранить FP и LR в стековом фрейме:
        stp     x29, x30, [sp, -112]!
; установить стековый фрейм (FP=SP)
        add     x29, sp, 0
; установить начальное значение счетчика в 0 (WZR это регистр всегда содержащий ноль):
        str     wzr, [x29,108]
; перейти на код проверки условия цикла:
        b       .L2
.L3:
; загрузить значение переменной "i":
        ldr     w0, [x29,108]
; умножить на 2:
        lsl     w2, w0, 1
; найти место массива в локальном стеке:
        add     x0, x29, 24
; загрузить 32-битное число из локального стека и расширить его до 64-битного учитывая знак:
        ldrsw   x1, [x29,108]
; вычислить адрес элемента (X0+X1<<2=array address+i*4) и записать W2 (i*2) там:
        str     w2, [x0,x1,lsl 2]
; инкремент счетчика (i):
        ldr     w0, [x29,108]
        add     w0, w0, 1
        str     w0, [x29,108]
.L2:
; проверить, закончили ли:
        ldr     w0, [x29,108]
        cmp     w0, 19
; перейти на L3 (начало тела цикла), если нет:
        ble     .L3
; здесь начинается вторая часть функции.
; устанавливаем первичного значение счетчика в 0.
; кстати, это же место в локальном стеке было уже использовано под счетчик
; потому что та же локальная переменная (i) используется как счетчик.
        str     wzr, [x29,108]
        b       .L4
.L5:
; вычислить адрес массива:
        add     x0, x29, 24
; загрузить переменную "i":
        ldrsw   x1, [x29,108]
; загрузить значение из массива по адресу (X0+X1<<2 = адрес массива + i*4)
        ldr     w2, [x0,x1,lsl 2]
; загрузить адрес строки "a[%d]=%d\n" :
        adrp    x0, .LC0
        add     x0, x0, :lo12:.LC0
; загрузить переменную "i" в W1 и передать её в printf() как второй аргумент:
        ldr     w1, [x29,108]
; W2 всё еще содержит загруженный элемент из массива.
; вызов printf():
        bl      printf
; инкремент переменной "i":
        ldr     w0, [x29,108]
        add     w0, w0, 1
        str     w0, [x29,108]
.L4:
; закончили?
        ldr     w0, [x29,108]
        cmp     w0, 19
; перейти на начало тела цикла, если нет:
        ble     .L5
; возврат 0
        mov     w0, 0
; восстановить FP и LR:
        ldp     x29, x30, [sp], 112
        ret
```

18.1.3. MIPS

Функция использует много S-регистров, которые должны быть сохранены. Вот почему их значения сохраняются в прологе функции и восстанавливаются в эпилоге.

Листинг 18.4: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
main:

var_70          = -0x70
var_68          = -0x68
var_14          = -0x14
var_10          = -0x10
var_C           = -0xC
var_8           = -8
var_4           = -4
; пролог функции:
                lui     $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
                addiu   $sp, -0x80
                la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
                sw      $ra, 0x80+var_4($sp)
                sw      $s3, 0x80+var_8($sp)
                sw      $s2, 0x80+var_C($sp)
                sw      $s1, 0x80+var_10($sp)
                sw      $s0, 0x80+var_14($sp)
                sw      $gp, 0x80+var_70($sp)
                addiu   $s1, $sp, 0x80+var_68
                move    $v1, $s1
                move    $v0, $zero
; это значение используется как терминатор цикла.
; оно было вычислено компилятором GCC на стадии компиляции:
                li      $a0, 0x28  # '('

loc_34:                                 # CODE XREF: main+3C
; сохранить значение в памяти:
                sw      $v0, 0($v1)
; увеличивать значение (которое будет записано) на 2 на каждой итерации:
                addiu   $v0, 2
; дошли до терминатора цикла?
                bne     $v0, $a0, loc_34
; в любом случае, добавляем 4 к адресу:
                addiu   $v1, 4
; цикл заполнения массива закончился
; начало второго цикла
                la      $s3, $LC0        # "a[%d]=%d\n"
; переменная "i" будет находится в $s0:
                move    $s0, $zero
                li      $s2, 0x14

loc_54:                                 # CODE XREF: main+70
; вызов printf():
                lw      $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
                lw      $a2, 0($s1)
                move    $a1, $s0
                move    $a0, $s3
                jalr    $t9
; инкремент "i":
                addiu   $s0, 1
                lw      $gp, 0x80+var_70($sp)
; перейти на начало тела цикла, если конец еще не достигнут:
                bne     $s0, $s2, loc_54
; передвинуть указатель на следующее 32-битное слово:
                addiu   $s1, 4
; эпилог функции
                lw      $ra, 0x80+var_4($sp)
                move    $v0, $zero
                lw      $s3, 0x80+var_8($sp)
                lw      $s2, 0x80+var_C($sp)
                lw      $s1, 0x80+var_10($sp)
                lw      $s0, 0x80+var_14($sp)
                jr      $ra
```

```
                addiu   $sp, 0x80

$LC0:           .ascii "a[%d]=%d\n"<0>   # DATA XREF: main+44
```

Интересная вещь: здесь два цикла и в первом не нужна переменная i, а нужна только переменная $i * 2$ (скачущая через 2 на каждой итерации) и ещё адрес в памяти (скачущий через 4 на каждой итерации). Так что мы видим здесь две переменных: одна (в $V0) увеличивается на 2 каждый раз, и вторая (в $V1) — на 4.

Второй цикл содержит вызов `printf()`. Он должен показывать значение i пользователю, поэтому здесь есть переменная, увеличивающаяся на 1 каждый раз (в $S0), а также адрес в памяти (в $S1) увеличивающийся на 4 каждый раз.

Это напоминает нам оптимизацию циклов, которую мы рассматривали ранее: 39 (стр. 500). Цель оптимизации в том, чтобы избавиться от операций умножения.

18.2. Переполнение буфера

18.2.1. Чтение за пределами массива

Итак, индексация массива — это просто *массив[индекс]*. Если вы присмотритесь к коду, в цикле печати значений массива через `printf()` вы не увидите проверок индекса, *меньше ли он двадцати?* А что будет если он будет 20 или больше? Эта одна из особенностей Си/Си++, за которую их, собственно, и ругают.

Вот код, который и компилируется и работает:

```
#include <stdio.h>

int main()
{
        int a[20];
        int i;

        for (i=0; i<20; i++)
                a[i]=i*2;

        printf ("a[20]=%d\n", a[20]);

        return 0;
};
```

Вот результат компиляции в (MSVC 2008):

Листинг 18.5: Неоптимизирующий MSVC 2008

```
$SG2474 DB    'a[20]=%d', 0aH, 00H

_i$ = -84 ; size = 4
_a$ = -80 ; size = 80
_main    PROC
    push   ebp
    mov    ebp, esp
    sub    esp, 84
    mov    DWORD PTR _i$[ebp], 0
    jmp    SHORT $LN3@main
$LN2@main:
    mov    eax, DWORD PTR _i$[ebp]
    add    eax, 1
    mov    DWORD PTR _i$[ebp], eax
$LN3@main:
    cmp    DWORD PTR _i$[ebp], 20
    jge    SHORT $LN1@main
    mov    ecx, DWORD PTR _i$[ebp]
    shl    ecx, 1
    mov    edx, DWORD PTR _i$[ebp]
    mov    DWORD PTR _a$[ebp+edx*4], ecx
    jmp    SHORT $LN2@main
$LN1@main:
    mov    eax, DWORD PTR _a$[ebp+80]
    push   eax
    push   OFFSET $SG2474 ; 'a[20]=%d'
```

```
    call   DWORD PTR __imp__printf
    add    esp, 8
    xor    eax, eax
    mov    esp, ebp
    pop    ebp
    ret    0
_main    ENDP
_TEXT    ENDS
END
```

Данный код при запуске выдал вот такой результат:



Рис. 18.2: OllyDbg: вывод в консоль

Это просто *что-то*, что волею случая лежало в стеке рядом с массивом, через 80 байт от его первого элемента.

Попробуем узнать в OllyDbg, что это за значение. Загружаем и находим это значение, находящееся точно после последнего элемента массива:



Рис. 18.3: OllyDbg: чтение 20-го элемента и вызов `printf()`

Что это за значение? Судя по разметке стека, это сохраненное значение регистра EBP.

Трассируем далее, и видим, как оно восстанавливается:



Рис. 18.4: OllyDbg: восстановление EBP

Действительно, а как могло бы быть иначе? Компилятор мог бы встроить какой-то код, каждый раз проверяющий индекс на соответствие пределам массива, как в языках программирования более высокого уровня[3], что делало бы запускаемый код медленнее.

18.2.2. Запись за пределы массива

Итак, мы прочитали какое-то число из стека явно *нелегально*, а что если мы запишем?

Вот что мы пишем:

```
#include <stdio.h>

int main()
{
        int a[20];
        int i;

        for (i=0; i<30; i++)
                a[i]=i;

        return 0;
};
```

MSVC

И вот что имеем на ассемблере:

[3] Java, Python, и т.д.

Листинг 18.6: Неоптимизирующий MSVC 2008

```
_TEXT    SEGMENT
_i$ = -84 ; size = 4
_a$ = -80 ; size = 80
_main   PROC
 push   ebp
 mov    ebp, esp
 sub    esp, 84
 mov    DWORD PTR _i$[ebp], 0
 jmp    SHORT $LN3@main
$LN2@main:
 mov    eax, DWORD PTR _i$[ebp]
 add    eax, 1
 mov    DWORD PTR _i$[ebp], eax
$LN3@main:
 cmp    DWORD PTR _i$[ebp], 30 ; 0000001eH
 jge    SHORT $LN1@main
 mov    ecx, DWORD PTR _i$[ebp]
 mov    edx, DWORD PTR _i$[ebp]      ; явный промах компилятора. эта инструкция лишняя.
 mov    DWORD PTR _a$[ebp+ecx*4], edx ; а здесь в качестве второго операнда подошел бы ECX.
 jmp    SHORT $LN2@main
$LN1@main:
 xor    eax, eax
 mov    esp, ebp
 pop    ebp
 ret    0
_main   ENDP
```

Запускаете скомпилированную программу, и она падает. Немудрено. Но давайте теперь узнаем, где именно.

Загружаем в OllyDbg, трассируем пока запишутся все 30 элементов:

Рис. 18.5: OllyDbg: после восстановления EBP

Доходим до конца функции:



Рис. 18.6: OllyDbg: EIP восстановлен, но OllyDbg не может дизассемблировать по адресу 0x15

Итак, следите внимательно за регистрами.

EIP теперь 0x15. Это явно нелегальный адрес для кода — по крайней мере, win32-кода! Мы там как-то очутились, причем, сами того не хотели. Интересен также тот факт, что в EBP хранится 0x14, а в ECX и EDX — 0x1D.

Ещё немного изучим разметку стека.

После того как управление передалось в `main()`, в стек было сохранено значение EBP. Затем для массива и переменной i было выделено 84 байта. Это `(20+1)*sizeof(int)`. ESP сейчас указывает на переменную `_i` в локальном стеке и при исполнении следующего PUSH `что-либо`, *что-либо* появится рядом с `_i`.

Вот так выглядит разметка стека пока управление находится внутри `main()`:

ESP	4 байта выделенных для переменной i
ESP+4	80 байт выделенных для массива `a[20]`
ESP+84	сохраненное значение EBP
ESP+88	адрес возврата

Выражение `a[19]=что_нибудь` записывает последний *int* в пределах массива (пока что в пределах!)

Выражение `a[20]=что_нибудь` записывает *что_нибудь* на место где сохранено значение EBP.

Обратите внимание на состояние регистров на момент падения процесса. В нашем случае в 20-й элемент записалось значение 20. И вот всё дело в том, что заканчиваясь, эпилог функции восстанавливал значение EBP (20 в десятичной системе это как раз 0x14 в шестнадцатеричной). Далее выполнилась инструкция RET, которая на самом деле эквивалентна POP EIP.

Инструкция RET вытащила из стека адрес возврата (это адрес где-то внутри CRT), которая вызвала `main()`), а там было записано 21 в десятичной системе, то есть 0x15 в шестнадцатеричной. И вот процессор оказался по адресу 0x15, но исполняемого кода там нет, так что случилось исключение.

Добро пожаловать! Это называется *buffer overflow*[4].

Замените массив *int* на строку (массив *char*), нарочно создайте слишком длинную строку, передайте её в ту программу, в ту функцию, которая не проверяя длину строки скопирует её в слишком короткий буфер, и вы сможете указать программе, по какому именно адресу перейти. Не всё так просто в реальности, конечно, но началось всё с этого[5].

GCC

Попробуем то же самое в GCC 4.4.1. У нас выходит такое:

```
                public main
main            proc near

a               = dword ptr -54h
i               = dword ptr -4

                push    ebp
                mov     ebp, esp
                sub     esp, 60h ; 96
                mov     [ebp+i], 0
                jmp     short loc_80483D1
loc_80483C3:
                mov     eax, [ebp+i]
                mov     edx, [ebp+i]
                mov     [ebp+eax*4+a], edx
                add     [ebp+i], 1
loc_80483D1:
                cmp     [ebp+i], 1Dh
                jle     short loc_80483C3
                mov     eax, 0
                leave
                retn
main            endp
```

Запуск этого в Linux выдаст: `Segmentation fault`.

Если запустить полученное в отладчике GDB, получим:

```
(gdb) r
Starting program: /home/dennis/RE/1

Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0x00000016 in ?? ()
(gdb) info registers
eax            0x0      0
ecx            0xd2f96388       -755407992
edx            0x1d     29
ebx            0x26eff4 2551796
esp            0xbffff4b0       0xbffff4b0
ebp            0x15     0x15
esi            0x0      0
edi            0x0      0
eip            0x16     0x16
eflags         0x10202  [ IF RF ]
cs             0x73     115
ss             0x7b     123
ds             0x7b     123
es             0x7b     123
fs             0x0      0
gs             0x33     51
(gdb)
```

Значения регистров немного другие, чем в примере win32, потому что разметка стека чуть другая.

[4] wikipedia
[5] Классическая статья об этом: [One96]

18.3. Защита от переполнения буфера

В наше время пытаются бороться с переполнением буфера невзирая на халатность программистов на Си/Си++. В MSVC есть опции вроде[6]:

```
/RTCs Stack Frame runtime checking
/GZ Enable stack checks (/RTCs)
```

Одним из методов является вставка в прологе функции некоего случайного значения в область локальных переменных и проверка этого значения в эпилоге функции перед выходом. Если проверка не прошла, то не выполнять инструкцию RET, а остановиться (или зависнуть). Процесс зависнет, но это лучше, чем удаленная атака на ваш компьютер.

Это случайное значение иногда называют «канарейкой»[7], по аналогии с шахтной канарейкой[8]. Раньше использовали шахтеры, чтобы определять, есть ли в шахте опасный газ. Канарейки очень к нему чувствительны и либо проявляли сильное беспокойство, либо гибли от газа.

Если скомпилировать наш простейший пример работы с массивом (18.1 (стр. 267)) в MSVC с опцией RTC1 или RTCs, в конце нашей функции будет вызов функции `@_RTC_CheckStackVars@8`, проверяющей корректность «канарейки».

Посмотрим, как дела обстоят в GCC. Возьмем пример из секции про `alloca()` (5.2.4 (стр. 28)):

```
#ifdef __GNUC__
#include <alloca.h> // GCC
#else
#include <malloc.h> // MSVC
#endif
#include <stdio.h>

void f()
{
    char *buf=(char*)alloca (600);
#ifdef __GNUC__
    snprintf (buf, 600, "hi! %d, %d, %d\n", 1, 2, 3); // GCC
#else
    _snprintf (buf, 600, "hi! %d, %d, %d\n", 1, 2, 3); // MSVC
#endif

    puts (buf);
};
```

По умолчанию, без дополнительных ключей, GCC 4.7.3 вставит в код проверку «канарейки»:

Листинг 18.7: GCC 4.7.3

```
.LC0:
        .string "hi! %d, %d, %d\n"
f:
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        push    ebx
        sub     esp, 676
        lea     ebx, [esp+39]
        and     ebx, -16
        mov     DWORD PTR [esp+20], 3
        mov     DWORD PTR [esp+16], 2
        mov     DWORD PTR [esp+12], 1
        mov     DWORD PTR [esp+8], OFFSET FLAT:.LC0  ; "hi! %d, %d, %d\n"
        mov     DWORD PTR [esp+4], 600
        mov     DWORD PTR [esp], ebx
        mov     eax, DWORD PTR gs:20                 ; канарейка
        mov     DWORD PTR [ebp-12], eax
        xor     eax, eax
        call    _snprintf
        mov     DWORD PTR [esp], ebx
        call    puts
        mov     eax, DWORD PTR [ebp-12]
        xor     eax, DWORD PTR gs:20                 ; проверка канарейки
```

[6] описания защит, которые компилятор может вставлять в код: wikipedia.org/wiki/Buffer_overflow_protection
[7] «canary» в англоязычной литературе
[8] miningwiki.ru/wiki/Канарейка_в_шахте

```
        jne     .L5
        mov     ebx, DWORD PTR [ebp-4]
        leave
        ret
.L5:
        call    __stack_chk_fail
```

Случайное значение находится в gs : 20. Оно записывается в стек, затем, в конце функции, значение в стеке сравнивается с корректной «канарейкой» в gs : 20. Если значения не равны, будет вызвана функция __stack_chk_fail и в консоли мы увидим что-то вроде такого (Ubuntu 13.04 x86):

```
*** buffer overflow detected ***: ./2_1 terminated
======= Backtrace: =========
/lib/i386-linux-gnu/libc.so.6(__fortify_fail+0x63)[0xb7699bc3]
/lib/i386-linux-gnu/libc.so.6(+0x10593a)[0xb769893a]
/lib/i386-linux-gnu/libc.so.6(+0x105008)[0xb7698008]
/lib/i386-linux-gnu/libc.so.6(_IO_default_xsputn+0x8c)[0xb7606e5c]
/lib/i386-linux-gnu/libc.so.6(_IO_vfprintf+0x165)[0xb75d7a45]
/lib/i386-linux-gnu/libc.so.6(__vsprintf_chk+0xc9)[0xb76980d9]
/lib/i386-linux-gnu/libc.so.6(__sprintf_chk+0x2f)[0xb7697fef]
./2_1[0x8048404]
/lib/i386-linux-gnu/libc.so.6(__libc_start_main+0xf5)[0xb75ac935]
======= Memory map: ========
08048000-08049000 r-xp 00000000 08:01 2097586    /home/dennis/2_1
08049000-0804a000 r--p 00000000 08:01 2097586    /home/dennis/2_1
0804a000-0804b000 rw-p 00001000 08:01 2097586    /home/dennis/2_1
094d1000-094f2000 rw-p 00000000 00:00 0          [heap]
b7560000-b757b000 r-xp 00000000 08:01 1048602    /lib/i386-linux-gnu/libgcc_s.so.1
b757b000-b757c000 r--p 0001a000 08:01 1048602    /lib/i386-linux-gnu/libgcc_s.so.1
b757c000-b757d000 rw-p 0001b000 08:01 1048602    /lib/i386-linux-gnu/libgcc_s.so.1
b7592000-b7593000 rw-p 00000000 00:00 0
b7593000-b7740000 r-xp 00000000 08:01 1050781    /lib/i386-linux-gnu/libc-2.17.so
b7740000-b7742000 r--p 001ad000 08:01 1050781    /lib/i386-linux-gnu/libc-2.17.so
b7742000-b7743000 rw-p 001af000 08:01 1050781    /lib/i386-linux-gnu/libc-2.17.so
b7743000-b7746000 rw-p 00000000 00:00 0
b775a000-b775d000 rw-p 00000000 00:00 0
b775d000-b775e000 r-xp 00000000 00:00 0          [vdso]
b775e000-b777e000 r-xp 00000000 08:01 1050794    /lib/i386-linux-gnu/ld-2.17.so
b777e000-b777f000 r--p 0001f000 08:01 1050794    /lib/i386-linux-gnu/ld-2.17.so
b777f000-b7780000 rw-p 00020000 08:01 1050794    /lib/i386-linux-gnu/ld-2.17.so
bff35000-bff56000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack]
Aborted (core dumped)
```

gs это так называемый сегментный регистр. Эти регистры широко использовались во времена MS-DOS и DOS-экстендеров. Сейчас их функция немного изменилась. Если говорить кратко, в Linux gs всегда указывает на TLS (65 (стр. 697)) — там находится различная информация, специфичная для выполняющегося потока. Кстати, в win32 эту же роль играет сегментный регистр fs, он всегда указывает на TIB[9] [10].

Больше информации можно почерпнуть из исходных кодов Linux (по крайней мере, в версии 3.11): в файле *arch/x86/include/asm/s* в комментариях описывается эта переменная.

18.3.1. Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим Thumb-2)

Возвращаясь к нашему простому примеру (18.1 (стр. 267)), можно посмотреть, как LLVM добавит проверку «канарейки»:

```
_main

var_64          = -0x64
var_60          = -0x60
var_5C          = -0x5C
var_58          = -0x58
var_54          = -0x54
var_50          = -0x50
var_4C          = -0x4C
var_48          = -0x48
var_44          = -0x44
```

[9] Thread Information Block
[10] wikipedia.org/wiki/Win32_Thread_Information_Block

```
var_40          = -0x40
var_3C          = -0x3C
var_38          = -0x38
var_34          = -0x34
var_30          = -0x30
var_2C          = -0x2C
var_28          = -0x28
var_24          = -0x24
var_20          = -0x20
var_1C          = -0x1C
var_18          = -0x18
canary          = -0x14
var_10          = -0x10

    PUSH     {R4-R7,LR}
    ADD      R7, SP, #0xC
    STR.W    R8, [SP,#0xC+var_10]!
    SUB      SP, SP, #0x54
    MOVW     R0, #aObjc_methtype ; "objc_methtype"
    MOVS     R2, #0
    MOVT.W   R0, #0
    MOVS     R5, #0
    ADD      R0, PC
    LDR.W    R8, [R0]
    LDR.W    R0, [R8]
    STR      R0, [SP,#0x64+canary]
    MOVS     R0, #2
    STR      R2, [SP,#0x64+var_64]
    STR      R0, [SP,#0x64+var_60]
    MOVS     R0, #4
    STR      R0, [SP,#0x64+var_5C]
    MOVS     R0, #6
    STR      R0, [SP,#0x64+var_58]
    MOVS     R0, #8
    STR      R0, [SP,#0x64+var_54]
    MOVS     R0, #0xA
    STR      R0, [SP,#0x64+var_50]
    MOVS     R0, #0xC
    STR      R0, [SP,#0x64+var_4C]
    MOVS     R0, #0xE
    STR      R0, [SP,#0x64+var_48]
    MOVS     R0, #0x10
    STR      R0, [SP,#0x64+var_44]
    MOVS     R0, #0x12
    STR      R0, [SP,#0x64+var_40]
    MOVS     R0, #0x14
    STR      R0, [SP,#0x64+var_3C]
    MOVS     R0, #0x16
    STR      R0, [SP,#0x64+var_38]
    MOVS     R0, #0x18
    STR      R0, [SP,#0x64+var_34]
    MOVS     R0, #0x1A
    STR      R0, [SP,#0x64+var_30]
    MOVS     R0, #0x1C
    STR      R0, [SP,#0x64+var_2C]
    MOVS     R0, #0x1E
    STR      R0, [SP,#0x64+var_28]
    MOVS     R0, #0x20
    STR      R0, [SP,#0x64+var_24]
    MOVS     R0, #0x22
    STR      R0, [SP,#0x64+var_20]
    MOVS     R0, #0x24
    STR      R0, [SP,#0x64+var_1C]
    MOVS     R0, #0x26
    STR      R0, [SP,#0x64+var_18]
    MOV      R4, 0xFDA ; "a[%d]=%d\n"
    MOV      R0, SP
    ADDS     R6, R0, #4
    ADD      R4, PC
    B        loc_2F1C
```

```
; начало второго цикла

loc_2F14
    ADDS     R0, R5, #1
    LDR.W    R2, [R6,R5,LSL#2]
    MOV      R5, R0

loc_2F1C
    MOV      R0, R4
    MOV      R1, R5
    BLX      _printf
    CMP      R5, #0x13
    BNE      loc_2F14
    LDR.W    R0, [R8]
    LDR      R1, [SP,#0x64+canary]
    CMP      R0, R1
    ITTTT EQ            ; канарейка все еще верна?
    MOVEQ    R0, #0
    ADDEQ    SP, SP, #0x54
    LDREQ.W  R8, [SP+0x64+var_64],#4
    POPEQ    {R4-R7,PC}
    BLX      ___stack_chk_fail
```

Во-первых, LLVM «развернул» цикл и все значения записываются в массив по одному, уже вычисленные, потому что LLVM посчитал что так будет быстрее. Кстати, инструкции режима ARM позволяют сделать это ещё быстрее и это может быть вашим домашним заданием.

В конце функции мы видим сравнение «канареек» — той что лежит в локальном стеке и корректной, на которую ссылается регистр R8. Если они равны, срабатывает блок из четырех инструкций при помощи `ITTTT EQ`. Это запись 0 в R0, эпилог функции и выход из нее. Если «канарейки» не равны, блок не срабатывает и происходит переход на функцию `___stack_chk_fail`, которая, вероятно, остановит работу программы.

18.4. Еще немного о массивах

Теперь понятно, почему нельзя написать в исходном коде на Си/Си++ что-то вроде:

```
void f(int size)
{
    int a[size];
...
};
```

Чтобы выделить место под массив в локальном стеке, компилятору нужно знать размер массива, чего он на стадии компиляции, разумеется, знать не может.

Если вам нужен массив произвольной длины, то выделите столько, сколько нужно, через `malloc()`, а затем обращайтесь к выделенному блоку байт как к массиву того типа, который вам нужен.

Либо используйте возможность стандарта C99 [ISO07, с. 6.7.5/2], и внутри это очень похоже на alloca() (5.2.4 (стр. 28)).

Для работы в с памятью, можно также воспользоваться библиотекой сборщика мусора в Си. А для языка Си++ есть библиотеки с поддержкой умных указателей.

18.5. Массив указателей на строки

Вот пример массива указателей.

Листинг 18.8: Получить имя месяца

```
#include <stdio.h>

const char* month1[]=
{
        "January",
        "February",
        "March",
```

```
        "April",
        "May",
        "June",
        "July",
        "August",
        "September",
        "October",
        "November",
        "December"
};

// в пределах 0..11
const char* get_month1 (int month)
{
        return month1[month];
};
```

18.5.1. x64

Листинг 18.9: Оптимизирующий MSVC 2013 x64

```
_DATA   SEGMENT
month1  DQ      FLAT:$SG3122
        DQ      FLAT:$SG3123
        DQ      FLAT:$SG3124
        DQ      FLAT:$SG3125
        DQ      FLAT:$SG3126
        DQ      FLAT:$SG3127
        DQ      FLAT:$SG3128
        DQ      FLAT:$SG3129
        DQ      FLAT:$SG3130
        DQ      FLAT:$SG3131
        DQ      FLAT:$SG3132
        DQ      FLAT:$SG3133
$SG3122 DB      'January', 00H
$SG3123 DB      'February', 00H
$SG3124 DB      'March', 00H
$SG3125 DB      'April', 00H
$SG3126 DB      'May', 00H
$SG3127 DB      'June', 00H
$SG3128 DB      'July', 00H
$SG3129 DB      'August', 00H
$SG3130 DB      'September', 00H
$SG3156 DB      '%s', 0aH, 00H
$SG3131 DB      'October', 00H
$SG3132 DB      'November', 00H
$SG3133 DB      'December', 00H
_DATA   ENDS

month$ = 8
get_month1 PROC
        movsxd  rax, ecx
        lea     rcx, OFFSET FLAT:month1
        mov     rax, QWORD PTR [rcx+rax*8]
        ret     0
get_month1 ENDP
```

Код очень простой:

- Первая инструкция MOVSXD копирует 32-битное значение из ECX (где передается аргумент :$month$) в RAX с знаковым расширением (потому что аргумент $month$ имеет тип *int*). Причина расширения в том, что это значение будет использоваться в вычислениях наряду с другими 64-битными значениями. Таким образом, оно должно быть расширено до 64-битного[11].
- Затем адрес таблицы указателей загружается в RCX.

[11] Это немного странная вещь, но отрицательный индекс массива может быть передан как $month$ (отрицательные индексы массивов будут рассмотрены позже: 52 (стр. 614)) . И если так будет, отрицательное значение типа *int* будет расширено со знаком корректно и соответствующий элемент перед таблицей будет выбран. Всё это не будет корректно работать без знакового расширения.

- В конце концов, входное значение ($month$) умножается на 8 и прибавляется к адресу. Действительно: мы в 64-битной среде и все адреса (или указатели) требуют для хранения именно 64 бита (или 8 байт). Следовательно, каждый элемент таблицы имеет ширину в 8 байт. Вот почему для выбора элемента под нужным номером нужно пропустить $month * 8$ байт от начала. Это то, что делает MOV. Эта инструкция также загружает элемент по этому адресу. Для 1, элемент будет указателем на строку, содержащую «February», и т.д.

Оптимизирующий GCC 4.9 может это сделать даже лучше[12]:

Листинг 18.10: Оптимизирующий GCC 4.9 x64

```
        movsx   rdi, edi
        mov     rax, QWORD PTR month1[0+rdi*8]
        ret
```

32-bit MSVC

Скомпилируем также в 32-битном компиляторе MSVC:

Листинг 18.11: Оптимизирующий MSVC 2013 x86

```
_month$ = 8
_get_month1 PROC
        mov     eax, DWORD PTR _month$[esp-4]
        mov     eax, DWORD PTR _month1[eax*4]
        ret     0
_get_month1 ENDP
```

Входное значение не нужно расширять до 64-битного значения, так что оно используется как есть. И оно умножается на 4, потому что элементы таблицы имеют ширину 32 бита или 4 байта.

18.5.2. 32-битный ARM

ARM в режиме ARM

Листинг 18.12: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
get_month1 PROC
        LDR      r1,|L0.100|
        LDR      r0,[r1,r0,LSL #2]
        BX       lr
        ENDP

|L0.100|
        DCD      ||.data||

        DCB      "January",0
        DCB      "February",0
        DCB      "March",0
        DCB      "April",0
        DCB      "May",0
        DCB      "June",0
        DCB      "July",0
        DCB      "August",0
        DCB      "September",0
        DCB      "October",0
        DCB      "November",0
        DCB      "December",0

        AREA ||.data||, DATA, ALIGN=2
month1
        DCD      ||.conststring||
        DCD      ||.conststring||+0x8
        DCD      ||.conststring||+0x11
        DCD      ||.conststring||+0x17
        DCD      ||.conststring||+0x1d
        DCD      ||.conststring||+0x21
```

[12] В листинге осталось «0+», потому что вывод ассемблера GCC не так скрупулёзен, чтобы убрать это. Это *displacement* и он здесь нулевой.

```
        DCD      ||.constring||+0x26
        DCD      ||.constring||+0x2b
        DCD      ||.constring||+0x32
        DCD      ||.constring||+0x3c
        DCD      ||.constring||+0x44
        DCD      ||.constring||+0x4d
```

Адрес таблицы загружается в R1. Всё остальное делается, используя только одну инструкцию LDR. Входное значение $month$ сдвигается влево на 2 (что тоже самое что и умножение на 4), это значение прибавляется к R1 (где находится адрес таблицы) и затем элемент таблицы загружается по этому адресу. 32-битный элемент таблицы загружается в R0 из таблицы.

ARM в режиме Thumb

Код почти такой же, только менее плотный, потому что здесь, в инструкции LDR, нельзя задать суффикс LSL:

```
get_month1 PROC
        LSLS     r0,r0,#2
        LDR      r1,|L0.64|
        LDR      r0,[r1,r0]
        BX       lr
        ENDP
```

18.5.3. ARM64

Листинг 18.13: Оптимизирующий GCC 4.9 ARM64

```
get_month1:
        adrp    x1, .LANCHOR0
        add     x1, x1, :lo12:.LANCHOR0
        ldr     x0, [x1,w0,sxtw 3]
        ret

.LANCHOR0 = . + 0
        .type   month1, %object
        .size   month1, 96
month1:
        .xword  .LC2
        .xword  .LC3
        .xword  .LC4
        .xword  .LC5
        .xword  .LC6
        .xword  .LC7
        .xword  .LC8
        .xword  .LC9
        .xword  .LC10
        .xword  .LC11
        .xword  .LC12
        .xword  .LC13
.LC2:
        .string "January"
.LC3:
        .string "February"
.LC4:
        .string "March"
.LC5:
        .string "April"
.LC6:
        .string "May"
.LC7:
        .string "June"
.LC8:
        .string "July"
.LC9:
        .string "August"
.LC10:
        .string "September"
```

```
.LC11:
        .string "October"
.LC12:
        .string "November"
.LC13:
        .string "December"
```

Адрес таблицы загружается в X1 используя пару ADRP/ADD. Соответствующий элемент выбирается используя одну инструкцию LDR, которая берет W0 (регистр, где находится значение входного аргумента $month$), сдвигает его на 3 бита влево (что то же самое что и умножение на 8), расширяет его, учитывая знак (это то, что означает суффикс «sxtw») и прибавляет к X0. Затем 64-битное значение загружается из таблицы в X0.

18.5.4. MIPS

Листинг 18.14: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
get_month1:
; загрузить адрес таблицы в $v0:
                la      $v0, month1
; взять входное значение и умножить его на 4:
                sll     $a0, 2
; сложить адрес таблицы и умноженное значение:
                addu    $a0, $v0
; загрузить элемент таблицы по этому адресу в $v0:
                lw      $v0, 0($a0)
; возврат
                jr      $ra
                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP

                .data # .data.rel.local
                .globl month1
month1:         .word aJanuary          # "January"
                .word aFebruary         # "February"
                .word aMarch            # "March"
                .word aApril            # "April"
                .word aMay              # "May"
                .word aJune             # "June"
                .word aJuly             # "July"
                .word aAugust           # "August"
                .word aSeptember        # "September"
                .word aOctober          # "October"
                .word aNovember         # "November"
                .word aDecember         # "December"

                .data # .rodata.str1.4
aJanuary:       .ascii "January"<0>
aFebruary:      .ascii "February"<0>
aMarch:         .ascii "March"<0>
aApril:         .ascii "April"<0>
aMay:           .ascii "May"<0>
aJune:          .ascii "June"<0>
aJuly:          .ascii "July"<0>
aAugust:        .ascii "August"<0>
aSeptember:     .ascii "September"<0>
aOctober:       .ascii "October"<0>
aNovember:      .ascii "November"<0>
aDecember:      .ascii "December"<0>
```

18.5.5. Переполнение массива

Наша функция принимает значения в пределах 0..11, но что будет, если будет передано 12? В таблице в этом месте нет элемента. Так что функция загрузит какое-то значение, которое волею случая находится там, и вернет его. Позже, какая-то другая функция попытается прочитать текстовую строку по этому адресу и, возможно, упадет.

Скомпилируем этот пример в MSVC для win64 и откроем его в IDA чтобы посмотреть, что линкер расположил после таблицы:

Листинг 18.15: Исполняемый файл в IDA

```
off_140011000   dq offset aJanuary_1    ; DATA XREF: .text:0000000140001003
                                        ; "January"
                dq offset aFebruary_1   ; "February"
                dq offset aMarch_1      ; "March"
                dq offset aApril_1      ; "April"
                dq offset aMay_1        ; "May"
                dq offset aJune_1       ; "June"
                dq offset aJuly_1       ; "July"
                dq offset aAugust_1     ; "August"
                dq offset aSeptember_1  ; "September"
                dq offset aOctober_1    ; "October"
                dq offset aNovember_1   ; "November"
                dq offset aDecember_1   ; "December"
aJanuary_1      db 'January',0          ; DATA XREF: sub_140001020+4
                                        ; .data:off_140011000
aFebruary_1     db 'February',0         ; DATA XREF: .data:0000000140011008
                align 4
aMarch_1        db 'March',0            ; DATA XREF: .data:0000000140011010
                align 4
aApril_1        db 'April',0            ; DATA XREF: .data:0000000140011018
```

Имена месяцев идут сразу после. Наша программа все-таки крошечная, так что здесь не так уж много данных (всего лишь названия месяцев) для расположения их в сегменте данных. Но нужно заметить, что там может быть действительно что угодно, что линкер решит там расположить, случайным образом.

Так что будет если 12 будет передано в функцию? Вернется 13-й элемент таблицы. Посмотрим, как CPU обходится с байтами как с 64-битным значением:

Листинг 18.16: Исполняемый файл в IDA

```
off_140011000   dq offset qword_140011060
                                        ; DATA XREF: .text:0000000140001003
                dq offset aFebruary_1   ; "February"
                dq offset aMarch_1      ; "March"
                dq offset aApril_1      ; "April"
                dq offset aMay_1        ; "May"
                dq offset aJune_1       ; "June"
                dq offset aJuly_1       ; "July"
                dq offset aAugust_1     ; "August"
                dq offset aSeptember_1  ; "September"
                dq offset aOctober_1    ; "October"
                dq offset aNovember_1   ; "November"
                dq offset aDecember_1   ; "December"
qword_140011060 dq 797261756E614Ah      ; DATA XREF: sub_140001020+4
                                        ; .data:off_140011000
aFebruary_1     db 'February',0         ; DATA XREF: .data:0000000140011008
                align 4
aMarch_1        db 'March',0            ; DATA XREF: .data:0000000140011010
```

И это 0x797261756E614A. После этого, какая-то другая функция (вероятно, работающая со строками) попытается загружать байты по этому адресу, ожидая найти там Си-строку. И скорее всего упадет, потому что это значение не выглядит как действительный адрес.

Защита от переполнения массива

> Если какая-нибудь неприятность может случиться, она случается
>
> Закон Мерфи

Немного наивно ожидать что всякий программист, кто будет использовать вашу функцию или библиотеку, никогда не передаст аргумент больше 11. Существует также хорошая философия «fail early and fail loudly» или «fail-fast», которая учит сообщать об ошибках как можно раньше и останавливаться. Один из таких методов в Си/Си++ это макрос assert(). Мы можем немного изменить нашу программу, чтобы она падала при передаче неверного значения:

Листинг 18.17: assert() добавлен

```
const char* get_month1_checked (int month)
```

```
{
        assert (month<12);
        return month1[month];
};
```

Макрос будет проверять на верные значения во время каждого старта функции и падать если выражение возвращает false.

Листинг 18.18: Оптимизирующий MSVC 2013 x64

```
$SG3143 DB      'm', 00H, 'o', 00H, 'n', 00H, 't', 00H, 'h', 00H, '.', 00H
        DB      'c', 00H, 00H, 00H
$SG3144 DB      'm', 00H, 'o', 00H, 'n', 00H, 't', 00H, 'h', 00H, '<', 00H
        DB      '1', 00H, '2', 00H, 00H, 00H

month$ = 48
get_month1_checked PROC
$LN5:
        push    rbx
        sub     rsp, 32
        movsxd  rbx, ecx
        cmp     ebx, 12
        jl      SHORT $LN3@get_month1
        lea     rdx, OFFSET FLAT:$SG3143
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG3144
        mov     r8d, 29
        call    _wassert
$LN3@get_month1:
        lea     rcx, OFFSET FLAT:month1
        mov     rax, QWORD PTR [rcx+rbx*8]
        add     rsp, 32
        pop     rbx
        ret     0
get_month1_checked ENDP
```

На самом деле, assert() это не функция, а макрос. Он проверяет условие и передает также номер строки и название файла в другую функцию, которая покажет эту информацию пользователю. Мы видим, что здесь и имя файла и выражение закодировано в UTF-16. Номер строки также передается (это 29).

Этот механизм, пожалуй, одинаковый во всех компиляторах. Вот что делает GCC:

Листинг 18.19: Оптимизирующий GCC 4.9 x64

```
.LC1:
        .string "month.c"
.LC2:
        .string "month<12"

get_month1_checked:
        cmp     edi, 11
        jg      .L6
        movsx   rdi, edi
        mov     rax, QWORD PTR month1[0+rdi*8]
        ret
.L6:
        push    rax
        mov     ecx, OFFSET FLAT:__PRETTY_FUNCTION__.2423
        mov     edx, 29
        mov     esi, OFFSET FLAT:.LC1
        mov     edi, OFFSET FLAT:.LC2
        call    __assert_fail

__PRETTY_FUNCTION__.2423:
        .string "get_month1_checked"
```

Так что макрос в GCC также передает и имя функции, для удобства.

Ничего не бывает бесплатным и проверки на корректность тоже. Это может замедлить работу вашей программы, особенно если макрос assert() используется в маленькой критичной ко времени функции. Так что, например, MSVC оставляет проверки в отладочных сборках, но в окончательных сборках они исчезают.

Ядра Microsoft Windows NT также идут в виде сборок «checked» и «free»[13]. В первых есть проверки на корректность аргументов (отсюда «checked»), а во вторых — нет (отсюда «free», т.е. «свободные» от проверок).

18.6. Многомерные массивы

Внутри многомерный массив выглядит так же как и линейный. Ведь память компьютера линейная, это одномерный массив. Но для удобства этот одномерный массив легко представить как многомерный.

К примеру, вот как элементы массива 3x4 расположены в одномерном массиве из 12 ячеек:

Смещение в памяти	элемент массива
0	[0][0]
1	[0][1]
2	[0][2]
3	[0][3]
4	[1][0]
5	[1][1]
6	[1][2]
7	[1][3]
8	[2][0]
9	[2][1]
10	[2][2]
11	[2][3]

Таблица 18.1: Двухмерный массив представляется в памяти как одномерный

Вот по каким адресам в памяти располагается каждая ячейка двухмерного массива 3*4:

0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	10	11

Таблица 18.2: Адреса в памяти каждой ячейки двухмерного массива

Чтобы вычислить адрес нужного элемента, сначала умножаем первый индекс (строку) на 4 (ширину массива), затем прибавляем второй индекс (столбец). Это называется *row-major order*, и такой способ представления массивов и матриц используется по крайней мере в Си/Си++ и Python. Термин *row-major order* означает по-русски примерно следующее: «сначала записываем элементы первой строки, затем второй, ... и элементы последней строки в самом конце».

Другой способ представления называется *column-major order* (индексы массива используются в обратном порядке) и это используется по крайней мере в FORTRAN, MATLAB и R. Термин *column-major order* означает по-русски следующее: «сначала записываем элементы первого столбца, затем второго, ... и элементы последнего столбца в самом конце».

Какой из способов лучше? В терминах производительности и кэш-памяти, лучший метод организации данных это тот, при котором к данным обращаются последовательно. Так что если ваша функция обращается к данным построчно, то *row-major order* лучше, и наоборот.

18.6.1. Пример с двумерным массивов

Мы будем работать с массивом типа *char*. Это значит, что каждый элемент требует только одного байта в памяти.

Пример с заполнением строки

Заполняем вторую строку значениями 0..3:

Листинг 18.20: Пример с заполнением строки

```
#include <stdio.h>

char a[3][4];
```

[13] msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff543450(v=vs.85).aspx

```
int main()
{
        int x, y;

        // очистить массив
        for (x=0; x<3; x++)
                for (y=0; y<4; y++)
                        a[x][y]=0;

        // заполнить вторую строку значениями 0..3:
        for (y=0; y<4; y++)
                a[1][y]=y;
};
```

Все три строки обведены красным. Видно, что во второй теперь имеются байты 0, 1, 2 и 3:

Address	Hex dump															
00C33370	00	00	00	00	00	01	02	03	00	00	00	00	00	00	00	00
00C33380	02	00	00	00	C3	66	47	4E	C3	66	47	4E	00	00	00	00
00C33390	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00C333A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00C333B0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

Рис. 18.7: OllyDbg: массив заполнен

Пример с заполнением столбца

Заполняем третий столбец значениями 0..2:

Листинг 18.21: Пример с заполнением столбца

```
#include <stdio.h>

char a[3][4];

int main()
{
        int x, y;

        // очистить массив
        for (x=0; x<3; x++)
                for (y=0; y<4; y++)
                        a[x][y]=0;

        // заполнить третий столбец значениями 0..2:
        for (x=0; x<3; x++)
                a[x][2]=x;
};
```

Здесь также обведены красным три строки. Видно, что в каждой строке, на третьей позиции, теперь записаны 0, 1 и 2.

Address	Hex dump															
01033380	00	00	00	00	00	00	01	00	00	00	02	00	02	00	00	00
01033390	00	00	00	00	1E	AA	EF	31	1E	AA	EF	31	00	00	00	00
010333A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
010333B0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

Рис. 18.8: OllyDbg: массив заполнен

18.6.2. Работа с двухмерным массивом как с одномерным

Мы можем легко убедиться, что можно работать с двухмерным массивом как с одномерным, используя по крайней мере два метода:

```
#include <stdio.h>

char a[3][4];

char get_by_coordinates1 (char array[3][4], int a, int b)
{
        return array[a][b];
};

char get_by_coordinates2 (char *array, int a, int b)
{
        // обращаться с входным массивом как с одномерным
        // 4 здесь это ширина массива
        return array[a*4+b];
};

char get_by_coordinates3 (char *array, int a, int b)
{
        // обращаться с входным массивом как с указателем,
        // вычислить адрес, получить значение оттуда
        // 4 здесь это ширина массива
        return *(array+a*4+b);
};

int main()
{
        a[2][3]=123;
        printf ("%d\n", get_by_coordinates1(a, 2, 3));
        printf ("%d\n", get_by_coordinates2(a, 2, 3));
        printf ("%d\n", get_by_coordinates3(a, 2, 3));
};
```

Компилируете и запускаете: мы увидим корректные значения.

Очарователен результат работы MSVC 2013 — все три процедуры одинаковые!

Листинг 18.22: Оптимизирующий MSVC 2013 x64

```
array$ = 8
a$ = 16
b$ = 24
get_by_coordinates3 PROC
; RCX=адрес массива
; RDX=a
; R8=b
        movsxd  rax, r8d
; EAX=b
        movsxd  r9, edx
; R9=a
        add     rax, rcx
; RAX=b+адрес массива
        movzx   eax, BYTE PTR [rax+r9*4]
; AL=загрузить байт по адресу RAX+R9*4=b+адрес массива+a*4=адрес массива+a*4+b
        ret     0
get_by_coordinates3 ENDP

array$ = 8
a$ = 16
b$ = 24
get_by_coordinates2 PROC
        movsxd  rax, r8d
        movsxd  r9, edx
        add     rax, rcx
        movzx   eax, BYTE PTR [rax+r9*4]
        ret     0
get_by_coordinates2 ENDP

array$ = 8
a$ = 16
b$ = 24
```

```
get_by_coordinates1 PROC
        movsxd  rax, r8d
        movsxd  r9, edx
        add     rax, rcx
        movzx   eax, BYTE PTR [rax+r9*4]
        ret     0
get_by_coordinates1 ENDP
```

GCC сгенерировал практически одинаковые процедуры:

Листинг 18.23: Оптимизирующий GCC 4.9 x64

```
; RDI=адрес массива
; RSI=a
; RDX=b

get_by_coordinates1:
; расширить входные 32-битные значения "a" и "b" до 64-битных
        movsx   rsi, esi
        movsx   rdx, edx
        lea     rax, [rdi+rsi*4]
; RAX=RDI+RSI*4=адрес массива+a*4
        movzx   eax, BYTE PTR [rax+rdx]
; AL=загрузить байт по адресу RAX+RDX=адрес массива+a*4+b
        ret

get_by_coordinates2:
        lea     eax, [rdx+rsi*4]
; RAX=RDX+RSI*4=b+a*4
        cdqe
        movzx   eax, BYTE PTR [rdi+rax]
; AL=загрузить байт по адресу RDI+RAX=адрес массива+b+a*4
        ret

get_by_coordinates3:
        sal     esi, 2
; ESI=a<<2=a*4
; расширить входные 32-битные значения "a*4" и "b" до 64-битных
        movsx   rdx, edx
        movsx   rsi, esi
        add     rdi, rsi
; RDI=RDI+RSI=адрес массива+a*4
        movzx   eax, BYTE PTR [rdi+rdx]
; AL=загрузить байт по адресу RDI+RDX=адрес массива+a*4+b
        ret
```

18.6.3. Пример с трехмерным массивом

То же самое и для многомерных массивов. На этот раз будем работать с массивом типа *int*: каждый элемент требует 4 байта в памяти.

Попробуем:

Листинг 18.24: простой пример

```
#include <stdio.h>

int a[10][20][30];

void insert(int x, int y, int z, int value)
{
        a[x][y][z]=value;
};
```

x86

В итоге (MSVC 2010):

Листинг 18.25: MSVC 2010

```
_DATA    SEGMENT
COMM     _a:DWORD:01770H
_DATA    ENDS
PUBLIC   _insert
_TEXT    SEGMENT
_x$ = 8                 ; size = 4
_y$ = 12                ; size = 4
_z$ = 16                ; size = 4
_value$ = 20            ; size = 4
_insert    PROC
    push   ebp
    mov    ebp, esp
    mov    eax, DWORD PTR _x$[ebp]
    imul   eax, 2400                    ; eax=600*4*x
    mov    ecx, DWORD PTR _y$[ebp]
    imul   ecx, 120                     ; ecx=30*4*y
    lea    edx, DWORD PTR _a[eax+ecx]   ; edx=a + 600*4*x + 30*4*y
    mov    eax, DWORD PTR _z$[ebp]
    mov    ecx, DWORD PTR _value$[ebp]
    mov    DWORD PTR [edx+eax*4], ecx   ; *(edx+z*4)=значение
    pop    ebp
    ret    0
_insert    ENDP
_TEXT      ENDS
```

В принципе, ничего удивительного. В `insert()` для вычисления адреса нужного элемента массива три входных аргумента перемножаются по формуле $address = 600 \cdot 4 \cdot x + 30 \cdot 4 \cdot y + 4z$, чтобы представить массив трехмерным. Не забывайте также, что тип *int* 32-битный (4 байта), поэтому все коэффициенты нужно умножить на 4.

Листинг 18.26: GCC 4.4.1

```
                public insert
insert          proc near

x               = dword ptr  8
y               = dword ptr  0Ch
z               = dword ptr  10h
value           = dword ptr  14h

                push    ebp
                mov     ebp, esp
                push    ebx
                mov     ebx, [ebp+x]
                mov     eax, [ebp+y]
                mov     ecx, [ebp+z]
                lea     edx, [eax+eax]              ; edx=y*2
                mov     eax, edx                    ; eax=y*2
                shl     eax, 4                      ; eax=(y*2)<<4 = y*2*16 = y*32
                sub     eax, edx                    ; eax=y*32 - y*2=y*30
                imul    edx, ebx, 600               ; edx=x*600
                add     eax, edx                    ; eax=eax+edx=y*30 + x*600
                lea     edx, [eax+ecx]              ; edx=y*30 + x*600 + z
                mov     eax, [ebp+value]
                mov     dword ptr ds:a[edx*4], eax  ; *(a+edx*4)=значение
                pop     ebx
                pop     ebp
                retn
insert          endp
```

Компилятор GCC решил всё сделать немного иначе. Для вычисления одной из операций ($30y$), GCC создал код, где нет самой операции умножения. Происходит это так: $(y+y) \ll 4-(y+y) = (2y) \ll 4-2y = 2 \cdot 16 \cdot y-2y = 32y-2y = 30y$. Таким образом, для вычисления $30y$ используется только операция сложения, операция битового сдвига и операция вычитания. Это работает быстрее.

ARM + Неоптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим Thumb)

Листинг 18.27: Неоптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим Thumb)

```
_insert

value   = -0x10
z       = -0xC
y       = -8
x       = -4

; выделить место в локальном стеке для 4 переменных типа int
SUB     SP, SP, #0x10
MOV     R9, 0xFC2 ; a
ADD     R9, PC
LDR.W   R9, [R9]
STR     R0, [SP,#0x10+x]
STR     R1, [SP,#0x10+y]
STR     R2, [SP,#0x10+z]
STR     R3, [SP,#0x10+value]
LDR     R0, [SP,#0x10+value]
LDR     R1, [SP,#0x10+z]
LDR     R2, [SP,#0x10+y]
LDR     R3, [SP,#0x10+x]
MOV     R12, 2400
MUL.W   R3, R3, R12
ADD     R3, R9
MOV     R9, 120
MUL.W   R2, R2, R9
ADD     R2, R3
LSLS    R1, R1, #2 ; R1=R1<<2
ADD     R1, R2
STR     R0, [R1]   ; R1 - адрес элемента массива
; освободить блок в локальном стеке, выделенное для 4 переменных
ADD     SP, SP, #0x10
BX      LR
```

Неоптимизирующий LLVM сохраняет все переменные в локальном стеке, хотя это и избыточно. Адрес элемента массива вычисляется по уже рассмотренной формуле.

ARM + Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим Thumb)

Листинг 18.28: Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим Thumb)

```
_insert
MOVW    R9, #0x10FC
MOV.W   R12, #2400
MOVT.W  R9, #0
RSB.W   R1, R1, R1,LSL#4  ; R1 - y. R1=y<<4 - y = y*16 - y = y*15
ADD     R9, PC            ; R9 = указатель на массив
LDR.W   R9, [R9]
MLA.W   R0, R0, R12, R9   ; R0 - x, R12 - 2400, R9 - указатель на a. R0=x*2400 + указатель на a
ADD.W   R0, R0, R1,LSL#3  ; R0 = R0+R1<<3 = R0+R1*8 = x*2400 + указатель на a + y*15*8 =
                          ; указатель на a + y*30*4 + x*600*4
STR.W   R3, [R0,R2,LSL#2] ; R2 - z, R3 - значение. адрес=R0+z*4 =
                          ; указатель на a + y*30*4 + x*600*4 + z*4
BX      LR
```

Тут используются уже описанные трюки для замены умножения на операции сдвига, сложения и вычитания.

Также мы видим новую для себя инструкцию RSB (*Reverse Subtract*). Она работает так же, как и SUB, только меняет операнды местами. Зачем? SUB и RSB это те инструкции, ко второму операнду которых можно применить коэффициент сдвига, как мы видим и здесь: (LSL#4). Но этот коэффициент можно применить только ко второму операнду. Для коммутативных операций, таких как сложение или умножение, операнды можно менять местами и это не влияет на результат. Но вычитание — операция некоммутативная, так что для этих случаев существует инструкция RSB.

Инструкция `LDR.W R9, [R9]` работает как LEA (A.6.2 (стр. 965)) в x86, и здесь она ничего не делает, она избыточна. Вероятно, компилятор не оптимизировал её.

MIPS

Мой пример такой крошечный, что компилятор GCC решил разместить массив a в 64KiB-области, адресуемой при помощи Global Pointer.

Листинг 18.29: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
insert:
; $a0=x
; $a1=y
; $a2=z
; $a3=значение
                sll     $v0, $a0, 5
; $v0 = $a0<<5 = x*32
                sll     $a0, 3
; $a0 = $a0<<3 = x*8
                addu    $a0, $v0
; $a0 = $a0+$v0 = x*8+x*32 = x*40
                sll     $v1, $a1, 5
; $v1 = $a1<<5 = y*32
                sll     $v0, $a0, 4
; $v0 = $a0<<4 = x*40*16 = x*640
                sll     $a1, 1
; $a1 = $a1<<1 = y*2
                subu    $a1, $v1, $a1
; $a1 = $v1-$a1 = y*32-y*2 = y*30
                subu    $a0, $v0, $a0
; $a0 = $v0-$a0 = x*640-x*40 = x*600
                la      $gp, __gnu_local_gp
                addu    $a0, $a1, $a0
; $a0 = $a1+$a0 = y*30+x*600
                addu    $a0, $a2
; $a0 = $a0+$a2 = y*30+x*600+z
; загрузить адрес таблицы:
                lw      $v0, (a & 0xFFFF)($gp)
; умножить индекс на 4 для поиска элемента таблицы:
                sll     $a0, 2
; сложить умноженный индекс и адрес таблицы:
                addu    $a0, $v0, $a0
; записать значение в таблицу и вернуть управление:
                jr      $ra
                sw      $a3, 0($a0)

                .comm a:0x1770
```

18.6.4. Ещё примеры

Компьютерный экран представляет собой двумерный массив, но видеобуфер это линейный одномерный массив. Мы рассматриваем это здесь: 83.2 (стр. 852).

18.7. Набор строк как двухмерный массив

Снова вернемся к примеру, который возвращает название месяца: листинг.18.8. Как видно, нужна как минимум одна операция загрузки из памяти для подготовки указателя на строку, состоящую из имени месяца. Возможно ли избавиться от операции загрузки из памяти? Да, если представить список строк как двумерный массив:

```
#include <stdio.h>
#include <assert.h>

const char month2[12][10]=
{
        { 'J','a','n','u','a','r','y',  0,  0,  0 },
        { 'F','e','b','r','u','a','r','y',  0,  0 },
        { 'M','a','r','c','h',  0,  0,  0,  0,  0 },
        { 'A','p','r','i','l',  0,  0,  0,  0,  0 },
        { 'M','a','y',  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0 },
```

```
        { 'J','u','n','e',  0,  0,  0,  0,  0,  0 },
        { 'J','u','l','y',  0,  0,  0,  0,  0,  0 },
        { 'A','u','g','u','s','t',  0,  0,  0,  0 },
        { 'S','e','p','t','e','m','b','e','r',  0 },
        { 'O','c','t','o','b','e','r',  0,  0,  0 },
        { 'N','o','v','e','m','b','e','r',  0,  0 },
        { 'D','e','c','e','m','b','e','r',  0,  0 }
};

// в пределах 0..11
const char* get_month2 (int month)
{
        return &month2[month][0];
};
```

Вот что получаем:

Листинг 18.30: Оптимизирующий MSVC 2013 x64

```
month2  DB      04aH
        DB      061H
        DB      06eH
        DB      075H
        DB      061H
        DB      072H
        DB      079H
        DB      00H
        DB      00H
        DB      00H
...

get_month2 PROC
; расширить входное значение до 64-битного, учитывая знак
        movsxd  rax, ecx
        lea     rcx, QWORD PTR [rax+rax*4]
; RCX=месяц+месяц*4=месяц*5
        lea     rax, OFFSET FLAT:month2
; RAX=указатель на таблицу
        lea     rax, QWORD PTR [rax+rcx*2]
; RAX=указатель на таблицу + RCX*2=указатель на таблицу + месяц*5*2=указатель на таблицу + месяц*10
        ret     0
get_month2 ENDP
```

Здесь нет обращений к памяти вообще. Эта функция только вычисляет место, где находится первый символ названия месяца: $pointer\_to\_the\_table + month * 10$. Там также две инструкции LEA, которые работают как несколько инструкций MUL и MOV.

Ширина массива — 10 байт. Действительно, самая длинная строка это «September» (9 байт) плюс оконечивающий ноль, получается 10 байт. Остальные названия месяцев дополнены нулевыми байтами, чтобы они занимали столько же места (10 байт). Таким образом, наша функция и работает быстрее, потому что все строки начинаются с тех адресов, которые легко вычислить.

Оптимизирующий GCC 4.9 может ещё короче:

Листинг 18.31: Оптимизирующий GCC 4.9 x64

```
        movsx   rdi, edi
        lea     rax, [rdi+rdi*4]
        lea     rax, month2[rax+rax]
        ret
```

LEA здесь также используется для умножения на 10.

Неоптимизирующие компиляторы делают умножение по-разному.

Листинг 18.32: Неоптимизирующий GCC 4.9 x64

```
get_month2:
        push    rbp
        mov     rbp, rsp
        mov     DWORD PTR [rbp-4], edi
        mov     eax, DWORD PTR [rbp-4]
```

```
        movsx   rdx, eax
; RDX = входное значение, расширенное учитывая знак
        mov     rax, rdx
; RAX = месяц
        sal     rax, 2
; RAX = месяц<<2 = месяц*4
        add     rax, rdx
; RAX = RAX+RDX = месяц*4+месяц = месяц*5
        add     rax, rax
; RAX = RAX*2 = месяц*5*2 = месяц*10
        add     rax, OFFSET FLAT:month2
; RAX = месяц*10 + указатель на таблицу
        pop     rbp
        ret
```

Неоптимизирующий MSVC просто использует инструкцию `IMUL`:

Листинг 18.33: Неоптимизирующий MSVC 2013 x64

```
month$ = 8
get_month2 PROC
        mov     DWORD PTR [rsp+8], ecx
        movsxd  rax, DWORD PTR month$[rsp]
; RAX = расширенное до 64-битного входное значение, учитывая знак
        imul    rax, rax, 10
; RAX = RAX*10
        lea     rcx, OFFSET FLAT:month2
; RCX = указатель на таблицу
        add     rcx, rax
; RCX = RCX+RAX = указатель на таблицу+month*10
        mov     rax, rcx
; RAX = указатель на таблицу+месяц*10
        mov     ecx, 1
; RCX = 1
        imul    rcx, rcx, 0
; RCX = 1*0 = 0
        add     rax, rcx
; RAX = указатель на таблицу+месяц*10 + 0 = указатель на таблицу+месяц*10
        ret     0
get_month2 ENDP
```

Но вот что странно: зачем добавлять умножение на ноль и добавлять ноль к конечному результату? Это выглядит как странность кодегенератора компилятора, который не был покрыт тестами компилятора. Но так или иначе, итоговый код работает корректно. Мы сознательно рассматриваем такие фрагменты кода, чтобы читатель понимал, что иногда не нужно ломать себе голову над подобными артефактами компиляторов.

18.7.1. 32-bit ARM

Оптимизирующий Keil для режима Thumb использует инструкцию умножения `MULS`:

Листинг 18.34: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
; R0 = месяц
        MOVS    r1,#0xa
; R1 = 10
        MULS    r0,r1,r0
; R0 = R1*R0 = 10*месяц
        LDR     r1,|L0.68|
; R1 = указатель на таблицу
        ADDS    r0,r0,r1
; R0 = R0+R1 = 10*месяц + указатель на таблицу
        BX      lr
```

Оптимизирующий Keil для режима ARM использует операции сложения и сдвига:

Листинг 18.35: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
; R0 = месяц
        LDR     r1,|L0.104|
; R1 = указатель на таблицу
```

```
        ADD      r0,r0,r0,LSL #2
; R0 = R0+R0<<2 = R0+R0*4 = месяц*5
        ADD      r0,r1,r0,LSL #1
; R0 = R1+R0<<2 = указатель на таблицу + месяц*5*2 = указатель на таблицу + месяц*10
        BX       lr
```

18.7.2. ARM64

Листинг 18.36: Оптимизирующий GCC 4.9 ARM64

```
; W0 = месяц
        sxtw    x0, w0
; X0 = расширить входное значение учитывая знак
        adrp    x1, .LANCHOR1
        add     x1, x1, :lo12:.LANCHOR1
; X1 = указатель на таблицу
        add     x0, x0, x0, lsl 2
; X0 = X0+X0<<2 = X0+X0*4 = X0*5
        add     x0, x1, x0, lsl 1
; X0 = X1+X0<<1 = X1+X0*2 = указатель на таблицу + X0*10
        ret
```

SXTW используется для знакового расширения и расширения входного 32-битного значения в 64-битное и сохранения его в X0. Пара ADRP/ADD используется для загрузки адреса таблицы. У инструкции ADD также есть суффикс LSL, что помогает с умножением.

18.7.3. MIPS

Листинг 18.37: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
                .globl get_month2
get_month2:
; $a0=месяц
                sll     $v0, $a0, 3
; $v0 = $a0<<3 = месяц*8
                sll     $a0, 1
; $a0 = $a0<<1 = месяц*2
                addu    $a0, $v0
; $a0 = месяц*2+месяц*8 = месяц*10
; загрузить адрес таблицы:
                la      $v0, month2
; сложить адрес таблицы и вычисленный индекс и вернуть управление:
                jr      $ra
                addu    $v0, $a0

month2:         .ascii "January"<0>
                .byte 0, 0
aFebruary:      .ascii "February"<0>
                .byte    0
aMarch:         .ascii "March"<0>
                .byte 0, 0, 0, 0
aApril:         .ascii "April"<0>
                .byte 0, 0, 0, 0
aMay:           .ascii "May"<0>
                .byte 0, 0, 0, 0, 0, 0
aJune:          .ascii "June"<0>
                .byte 0, 0, 0, 0, 0
aJuly:          .ascii "July"<0>
                .byte 0, 0, 0, 0, 0
aAugust:        .ascii "August"<0>
                .byte 0, 0, 0
aSeptember:     .ascii "September"<0>
aOctober:       .ascii "October"<0>
                .byte 0, 0
aNovember:      .ascii "November"<0>
                .byte    0
```

```
aDecember:      .ascii "December"<0>
                .byte 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
```

18.7.4. Вывод

Это немного старинная техника для хранения текстовых строк. Много такого можно найти в Oracle RDBMS, например. Трудно сказать, стоит ли оно того на современных компьютерах. Так или иначе, это был хороший пример массивов, поэтому он был добавлен в эту книгу.

18.8. Вывод

Массив это просто набор значений в памяти, расположенных рядом друг с другом. Это справедливо для любых типов элементов, включая структуры. Доступ к определенному элементу массива это просто вычисление его адреса.

18.9. Упражнения

18.9.1. Упражнение #1

Что делает этот код?

Листинг 18.38: MSVC 2010 + /O1

```
_a$ = 8        ; size = 4
_b$ = 12       ; size = 4
_c$ = 16       ; size = 4
?s@@YAXPAN00@Z PROC     ; s, COMDAT
    mov    eax, DWORD PTR _b$[esp-4]
    mov    ecx, DWORD PTR _a$[esp-4]
    mov    edx, DWORD PTR _c$[esp-4]
    push   esi
    push   edi
    sub    ecx, eax
    sub    edx, eax
    mov    edi, 200     ; 000000c8H
$LL6@s:
    push   100          ; 00000064H
    pop    esi
$LL3@s:
    fld    QWORD PTR [ecx+eax]
    fadd   QWORD PTR [eax]
    fstp   QWORD PTR [edx+eax]
    add    eax, 8
    dec    esi
    jne    SHORT $LL3@s
    dec    edi
    jne    SHORT $LL6@s
    pop    edi
    pop    esi
    ret    0
?s@@YAXPAN00@Z ENDP     ; s
```

(/O1: оптимизация по размеру кода).

Листинг 18.39: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
        PUSH     {r4-r12,lr}
        MOV      r9,r2
        MOV      r10,r1
        MOV      r11,r0
        MOV      r5,#0
|L0.20|
        ADD      r0,r5,r5,LSL #3
        ADD      r0,r0,r5,LSL #4
        MOV      r4,#0
```

```
        ADD      r8,r10,r0,LSL #5
        ADD      r7,r11,r0,LSL #5
        ADD      r6,r9,r0,LSL #5
|L0.44|
        ADD      r0,r8,r4,LSL #3
        LDM      r0,{r2,r3}
        ADD      r1,r7,r4,LSL #3
        LDM      r1,{r0,r1}
        BL       __aeabi_dadd
        ADD      r2,r6,r4,LSL #3
        ADD      r4,r4,#1
        STM      r2,{r0,r1}
        CMP      r4,#0x64
        BLT      |L0.44|
        ADD      r5,r5,#1
        CMP      r5,#0xc8
        BLT      |L0.20|
        POP      {r4-r12,pc}
```

Листинг 18.40: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
        PUSH     {r0-r2,r4-r7,lr}
        MOVS     r4,#0
        SUB      sp,sp,#8
|L0.6|
        MOVS     r1,#0x19
        MOVS     r0,r4
        LSLS     r1,r1,#5
        MULS     r0,r1,r0
        LDR      r2,[sp,#8]
        LDR      r1,[sp,#0xc]
        ADDS     r2,r0,r2
        STR      r2,[sp,#0]
        LDR      r2,[sp,#0x10]
        MOVS     r5,#0
        ADDS     r7,r0,r2
        ADDS     r0,r0,r1
        STR      r0,[sp,#4]
|L0.32|
        LSLS     r6,r5,#3
        ADDS     r0,r0,r6
        LDM      r0!,{r2,r3}
        LDR      r0,[sp,#0]
        ADDS     r1,r0,r6
        LDM      r1,{r0,r1}
        BL       __aeabi_dadd
        ADDS     r2,r7,r6
        ADDS     r5,r5,#1
        STM      r2!,{r0,r1}
        CMP      r5,#0x64
        BGE      |L0.62|
        LDR      r0,[sp,#4]
        B        |L0.32|
|L0.62|
        ADDS     r4,r4,#1
        CMP      r4,#0xc8
        BLT      |L0.6|
        ADD      sp,sp,#0x14
        POP      {r4-r7,pc}
```

Листинг 18.41: Неоптимизирующий GCC 4.9 (ARM64)

```
s:
        sub     sp, sp, #48
        str     x0, [sp,24]
        str     x1, [sp,16]
        str     x2, [sp,8]
        str     wzr, [sp,44]
        b       .L2
.L5:
```

```
        str     wzr, [sp,40]
        b       .L3
.L4:
        ldr     w1, [sp,44]
        mov     w0, 100
        mul     w0, w1, w0
        sxtw    x1, w0
        ldrsw   x0, [sp,40]
        add     x0, x1, x0
        lsl     x0, x0, 3
        ldr     x1, [sp,8]
        add     x0, x1, x0
        ldr     w2, [sp,44]
        mov     w1, 100
        mul     w1, w2, w1
        sxtw    x2, w1
        ldrsw   x1, [sp,40]
        add     x1, x2, x1
        lsl     x1, x1, 3
        ldr     x2, [sp,24]
        add     x1, x2, x1
        ldr     x2, [x1]
        ldr     w3, [sp,44]
        mov     w1, 100
        mul     w1, w3, w1
        sxtw    x3, w1
        ldrsw   x1, [sp,40]
        add     x1, x3, x1
        lsl     x1, x1, 3
        ldr     x3, [sp,16]
        add     x1, x3, x1
        ldr     x1, [x1]
        fmov    d0, x2
        fmov    d1, x1
        fadd    d0, d0, d1
        fmov    x1, d0
        str     x1, [x0]
        ldr     w0, [sp,40]
        add     w0, w0, 1
        str     w0, [sp,40]
.L3:
        ldr     w0, [sp,40]
        cmp     w0, 99
        ble     .L4
        ldr     w0, [sp,44]
        add     w0, w0, 1
        str     w0, [sp,44]
.L2:
        ldr     w0, [sp,44]
        cmp     w0, 199
        ble     .L5
        add     sp, sp, 48
        ret
```

Листинг 18.42: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```
sub_0:
                li      $t3, 0x27100
                move    $t2, $zero
                li      $t1, 0x64  # 'd'

loc_10:                                 # CODE XREF: sub_0+54
                addu    $t0, $a1, $t2
                addu    $a3, $a2, $t2
                move    $v1, $a0
                move    $v0, $zero

loc_20:                                 # CODE XREF: sub_0+48
                lwc1    $f2, 4($v1)
                lwc1    $f0, 4($t0)
```

```
                lwc1    $f3, 0($v1)
                lwc1    $f1, 0($t0)
                addiu   $v0, 1
                add.d   $f0, $f2, $f0
                addiu   $v1, 8
                swc1    $f0, 4($a3)
                swc1    $f1, 0($a3)
                addiu   $t0, 8
                bne     $v0, $t1, loc_20
                addiu   $a3, 8
                addiu   $t2, 0x320
                bne     $t2, $t3, loc_10
                addiu   $a0, 0x320
                jr      $ra
                or      $at, $zero
```

Ответ G.1.12 (стр. 988).

18.9.2. Упражнение #2

Что делает этот код?

Листинг 18.43: MSVC 2010 + /O1

```
tv315 = -8              ; size = 4
tv291 = -4              ; size = 4
_a$ = 8                 ; size = 4
_b$ = 12                ; size = 4
_c$ = 16                ; size = 4
?m@@YAXPAN00@Z PROC     ; m, COMDAT
    push   ebp
    mov    ebp, esp
    push   ecx
    push   ecx
    mov    edx, DWORD PTR _a$[ebp]
    push   ebx
    mov    ebx, DWORD PTR _c$[ebp]
    push   esi
    mov    esi, DWORD PTR _b$[ebp]
    sub    edx, esi
    push   edi
    sub    esi, ebx
    mov    DWORD PTR tv315[ebp], 100  ; 00000064H
$LL9@m:
    mov    eax, ebx
    mov    DWORD PTR tv291[ebp], 300  ; 0000012cH
$LL6@m:
    fldz
    lea    ecx, DWORD PTR [esi+eax]
    fstp   QWORD PTR [eax]
    mov    edi, 200                  ; 000000c8H
$LL3@m:
    dec    edi
    fld    QWORD PTR [ecx+edx]
    fmul   QWORD PTR [ecx]
    fadd   QWORD PTR [eax]
    fstp   QWORD PTR [eax]
    jne    HORT $LL3@m
    add    eax, 8
    dec    DWORD PTR tv291[ebp]
    jne    SHORT $LL6@m
    add    ebx, 800                 ; 00000320H
    dec    DWORD PTR tv315[ebp]
    jne    SHORT $LL9@m
    pop    edi
    pop    esi
    pop    ebx
    leave
    ret    0
```

```
?m@@YAXPAN00@Z ENDP                    ; m
```

(/O1: оптимизация по размеру кода).

Листинг 18.44: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
        PUSH     {r0-r2,r4-r11,lr}
        SUB      sp,sp,#8
        MOV      r5,#0
|L0.12|
        LDR      r1,[sp,#0xc]
        ADD      r0,r5,r5,LSL #3
        ADD      r0,r0,r5,LSL #4
        ADD      r1,r1,r0,LSL #5
        STR      r1,[sp,#0]
        LDR      r1,[sp,#8]
        MOV      r4,#0
        ADD      r11,r1,r0,LSL #5
        LDR      r1,[sp,#0x10]
        ADD      r10,r1,r0,LSL #5
|L0.52|
        MOV      r0,#0
        MOV      r1,r0
        ADD      r7,r10,r4,LSL #3
        STM      r7,{r0,r1}
        MOV      r6,r0
        LDR      r0,[sp,#0]
        ADD      r8,r11,r4,LSL #3
        ADD      r9,r0,r4,LSL #3
|L0.84|
        LDM      r9,{r2,r3}
        LDM      r8,{r0,r1}
        BL       __aeabi_dmul
        LDM      r7,{r2,r3}
        BL       __aeabi_dadd
        ADD      r6,r6,#1
        STM      r7,{r0,r1}
        CMP      r6,#0xc8
        BLT      |L0.84|
        ADD      r4,r4,#1
        CMP      r4,#0x12c
        BLT      |L0.52|
        ADD      r5,r5,#1
        CMP      r5,#0x64
        BLT      |L0.12|
        ADD      sp,sp,#0x14
        POP      {r4-r11,pc}
```

Листинг 18.45: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
        PUSH     {r0-r2,r4-r7,lr}
        MOVS     r0,#0
        SUB      sp,sp,#0x10
        STR      r0,[sp,#0]
|L0.8|
        MOVS     r1,#0x19
        LSLS     r1,r1,#5
        MULS     r0,r1,r0
        LDR      r2,[sp,#0x10]
        LDR      r1,[sp,#0x14]
        ADDS     r2,r0,r2
        STR      r2,[sp,#4]
        LDR      r2,[sp,#0x18]
        MOVS     r5,#0
        ADDS     r7,r0,r2
        ADDS     r0,r0,r1
        STR      r0,[sp,#8]
|L0.32|
        LSLS     r4,r5,#3
        MOVS     r0,#0
        ADDS     r2,r7,r4
```

```
        STR      r0,[r2,#0]
        MOVS     r6,r0
        STR      r0,[r2,#4]
|L0.44|
        LDR      r0,[sp,#8]
        ADDS     r0,r0,r4
        LDM      r0!,{r2,r3}
        LDR      r0,[sp,#4]
        ADDS     r1,r0,r4
        LDM      r1,{r0,r1}
        BL       __aeabi_dmul
        ADDS     r3,r7,r4
        LDM      r3,{r2,r3}
        BL       __aeabi_dadd
        ADDS     r2,r7,r4
        ADDS     r6,r6,#1
        STM      r2!,{r0,r1}
        CMP      r6,#0xc8
        BLT      |L0.44|
        MOVS     r0,#0xff
        ADDS     r5,r5,#1
        ADDS     r0,r0,#0x2d
        CMP      r5,r0
        BLT      |L0.32|
        LDR      r0,[sp,#0]
        ADDS     r0,r0,#1
        CMP      r0,#0x64
        STR      r0,[sp,#0]
        BLT      |L0.8|
        ADD      sp,sp,#0x1c
        POP      {r4-r7,pc}
```

Листинг 18.46: Неоптимизирующий GCC 4.9 (ARM64)

```
m:
        sub     sp, sp, #48
        str     x0, [sp,24]
        str     x1, [sp,16]
        str     x2, [sp,8]
        str     wzr, [sp,44]
        b       .L2
.L7:
        str     wzr, [sp,40]
        b       .L3
.L6:
        ldr     w1, [sp,44]
        mov     w0, 100
        mul     w0, w1, w0
        sxtw    x1, w0
        ldrsw   x0, [sp,40]
        add     x0, x1, x0
        lsl     x0, x0, 3
        ldr     x1, [sp,8]
        add     x0, x1, x0
        ldr     x1, .LC0
        str     x1, [x0]
        str     wzr, [sp,36]
        b       .L4
.L5:
        ldr     w1, [sp,44]
        mov     w0, 100
        mul     w0, w1, w0
        sxtw    x1, w0
        ldrsw   x0, [sp,40]
        add     x0, x1, x0
        lsl     x0, x0, 3
        ldr     x1, [sp,8]
        add     x0, x1, x0
        ldr     w2, [sp,44]
        mov     w1, 100
```

```
        mul     w1, w2, w1
        sxtw    x2, w1
        ldrsw   x1, [sp,40]
        add     x1, x2, x1
        lsl     x1, x1, 3
        ldr     x2, [sp,8]
        add     x1, x2, x1
        ldr     x2, [x1]
        ldr     w3, [sp,44]
        mov     w1, 100
        mul     w1, w3, w1
        sxtw    x3, w1
        ldrsw   x1, [sp,40]
        add     x1, x3, x1
        lsl     x1, x1, 3
        ldr     x3, [sp,24]
        add     x1, x3, x1
        ldr     x3, [x1]
        ldr     w4, [sp,44]
        mov     w1, 100
        mul     w1, w4, w1
        sxtw    x4, w1
        ldrsw   x1, [sp,40]
        add     x1, x4, x1
        lsl     x1, x1, 3
        ldr     x4, [sp,16]
        add     x1, x4, x1
        ldr     x1, [x1]
        fmov    d0, x3
        fmov    d1, x1
        fmul    d0, d0, d1
        fmov    x1, d0
        fmov    d0, x2
        fmov    d1, x1
        fadd    d0, d0, d1
        fmov    x1, d0
        str     x1, [x0]
        ldr     w0, [sp,36]
        add     w0, w0, 1
        str     w0, [sp,36]
.L4:
        ldr     w0, [sp,36]
        cmp     w0, 199
        ble     .L5
        ldr     w0, [sp,40]
        add     w0, w0, 1
        str     w0, [sp,40]
.L3:
        ldr     w0, [sp,40]
        cmp     w0, 299
        ble     .L6
        ldr     w0, [sp,44]
        add     w0, w0, 1
        str     w0, [sp,44]
.L2:
        ldr     w0, [sp,44]
        cmp     w0, 99
        ble     .L7
        add     sp, sp, 48
        ret
```

Листинг 18.47: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```
m:
                li      $t5, 0x13880
                move    $t4, $zero
                li      $t1, 0xC8
                li      $t3, 0x12C

loc_14:                                 # CODE XREF: m+7C
```

```
                addu    $t0, $a0, $t4
                addu    $a3, $a1, $t4
                move    $v1, $a2
                move    $t2, $zero

loc_24:                                 # CODE XREF: m+70
                mtc1    $zero, $f0
                move    $v0, $zero
                mtc1    $zero, $f1
                or      $at, $zero
                swc1    $f0, 4($v1)
                swc1    $f1, 0($v1)

loc_3C:                                 # CODE XREF: m+5C
                lwc1    $f4, 4($t0)
                lwc1    $f2, 4($a3)
                lwc1    $f5, 0($t0)
                lwc1    $f3, 0($a3)
                addiu   $v0, 1
                mul.d   $f2, $f4, $f2
                add.d   $f0, $f2
                swc1    $f0, 4($v1)
                bne     $v0, $t1, loc_3C
                swc1    $f1, 0($v1)
                addiu   $t2, 1
                addiu   $v1, 8
                addiu   $t0, 8
                bne     $t2, $t3, loc_24
                addiu   $a3, 8
                addiu   $t4, 0x320
                bne     $t4, $t5, loc_14
                addiu   $a2, 0x320
                jr      $ra
                or      $at, $zero
```

Ответ G.1.12 (стр. 988).

18.9.3. Упражнение #3

Что делает этот код?

Попробуйте определить размеры массива, хотя бы частично.

Листинг 18.48: Оптимизирующий MSVC 2010

```
_array$ = 8
_x$ = 12
_y$ = 16
_f      PROC
        mov     eax, DWORD PTR _x$[esp-4]
        mov     edx, DWORD PTR _y$[esp-4]
        mov     ecx, eax
        shl     ecx, 4
        sub     ecx, eax
        lea     eax, DWORD PTR [edx+ecx*8]
        mov     ecx, DWORD PTR _array$[esp-4]
        fld     QWORD PTR [ecx+eax*8]
        ret     0
_f      ENDP
```

Листинг 18.49: Неоптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
f PROC
        RSB      r1,r1,r1,LSL #4
        ADD      r0,r0,r1,LSL #6
        ADD      r1,r0,r2,LSL #3
        LDM      r1,{r0,r1}
        BX       lr
        ENDP
```

Листинг 18.50: Неоптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
f PROC
        MOVS     r3,#0xf
        LSLS     r3,r3,#6
        MULS     r1,r3,r1
        ADDS     r0,r1,r0
        LSLS     r1,r2,#3
        ADDS     r1,r0,r1
        LDM      r1,{r0,r1}
        BX       lr
        ENDP
```

Листинг 18.51: Оптимизирующий GCC 4.9 (ARM64)

```
f:
        sxtw    x1, w1
        add     x0, x0, x2, sxtw 3
        lsl     x2, x1, 10
        sub     x1, x2, x1, lsl 6
        ldr     d0, [x0,x1]
        ret
```

Листинг 18.52: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```
f:
                sll     $v0, $a1, 10
                sll     $a1, 6
                subu    $a1, $v0, $a1
                addu    $a1, $a0, $a1
                sll     $a2, 3
                addu    $a1, $a2
                lwc1    $f0, 4($a1)
                or      $at, $zero
                lwc1    $f1, 0($a1)
                jr      $ra
                or      $at, $zero
```

Ответ G.1.12 (стр. 988)

18.9.4. Упражнение #4

Что делает этот код?

Попробуйте определить размеры массива, хотя бы частично.

Листинг 18.53: Оптимизирующий MSVC 2010

```
_array$ = 8
_x$ = 12
_y$ = 16
_z$ = 20
_f      PROC
        mov     eax, DWORD PTR _x$[esp-4]
        mov     edx, DWORD PTR _y$[esp-4]
        mov     ecx, eax
        shl     ecx, 4
        sub     ecx, eax
        lea     eax, DWORD PTR [edx+ecx*4]
        mov     ecx, DWORD PTR _array$[esp-4]
        lea     eax, DWORD PTR [eax+eax*4]
        shl     eax, 4
        add     eax, DWORD PTR _z$[esp-4]
        mov     eax, DWORD PTR [ecx+eax*4]
        ret     0
_f      ENDP
```

Листинг 18.54: Неоптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
f PROC
```

```
        RSB     r1,r1,r1,LSL #4
        ADD     r1,r1,r1,LSL #2
        ADD     r0,r0,r1,LSL #8
        ADD     r1,r2,r2,LSL #2
        ADD     r0,r0,r1,LSL #6
        LDR     r0,[r0,r3,LSL #2]
        BX      lr
        ENDP
```

Листинг 18.55: Неоптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
f PROC
        PUSH    {r4,lr}
        MOVS    r4,#0x4b
        LSLS    r4,r4,#8
        MULS    r1,r4,r1
        ADDS    r0,r1,r0
        MOVS    r1,#0xff
        ADDS    r1,r1,#0x41
        MULS    r2,r1,r2
        ADDS    r0,r0,r2
        LSLS    r1,r3,#2
        LDR     r0,[r0,r1]
        POP     {r4,pc}
        ENDP
```

Листинг 18.56: Оптимизирующий GCC 4.9 (ARM64)

```
f:
        sxtw    x2, w2
        mov     w4, 19200
        add     x2, x2, x2, lsl 2
        smull   x1, w1, w4
        lsl     x2, x2, 4
        add     x3, x2, x3, sxtw
        add     x0, x0, x3, lsl 2
        ldr     w0, [x0,x1]
        ret
```

Листинг 18.57: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```
f:
                sll     $v0, $a1, 10
                sll     $a1, 8
                addu    $a1, $v0
                sll     $v0, $a2, 6
                sll     $a2, 4
                addu    $a2, $v0
                sll     $v0, $a1, 4
                subu    $a1, $v0, $a1
                addu    $a2, $a3
                addu    $a1, $a0, $a1
                sll     $a2, 2
                addu    $a1, $a2
                lw      $v0, 0($a1)
                jr      $ra
                or      $at, $zero
```

Ответ G.1.12 (стр. 988)

18.9.5. Упражнение #5

Что делает этот код?

Листинг 18.58: Оптимизирующий MSVC 2012 /GS-

```
COMM    _tbl:DWORD:064H

tv759 = -4      ; size = 4
```

```
_main   PROC
        push    ecx
        push    ebx
        push    ebp
        push    esi
        xor     edx, edx
        push    edi
        xor     esi, esi
        xor     edi, edi
        xor     ebx, ebx
        xor     ebp, ebp
        mov     DWORD PTR tv759[esp+20], edx
        mov     eax, OFFSET _tbl+4
        npad    8 ; align next label
$LL6@main:
        lea     ecx, DWORD PTR [edx+edx]
        mov     DWORD PTR [eax+4], ecx
        mov     ecx, DWORD PTR tv759[esp+20]
        add     DWORD PTR tv759[esp+20], 3
        mov     DWORD PTR [eax+8], ecx
        lea     ecx, DWORD PTR [edx*4]
        mov     DWORD PTR [eax+12], ecx
        lea     ecx, DWORD PTR [edx*8]
        mov     DWORD PTR [eax], edx
        mov     DWORD PTR [eax+16], ebp
        mov     DWORD PTR [eax+20], ebx
        mov     DWORD PTR [eax+24], edi
        mov     DWORD PTR [eax+32], esi
        mov     DWORD PTR [eax-4], 0
        mov     DWORD PTR [eax+28], ecx
        add     eax, 40
        inc     edx
        add     ebp, 5
        add     ebx, 6
        add     edi, 7
        add     esi, 9
        cmp     eax, OFFSET _tbl+404
        jl      SHORT $LL6@main
        pop     edi
        pop     esi
        pop     ebp
        xor     eax, eax
        pop     ebx
        pop     ecx
        ret     0
_main   ENDP
```

Листинг 18.59: Неоптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
main PROC
        LDR      r12,|L0.60|
        MOV      r1,#0
|L0.8|
        ADD      r2,r1,r1,LSL #2
        MOV      r0,#0
        ADD      r2,r12,r2,LSL #3
|L0.20|
        MUL      r3,r1,r0
        STR      r3,[r2,r0,LSL #2]
        ADD      r0,r0,#1
        CMP      r0,#0xa
        BLT      |L0.20|
        ADD      r1,r1,#1
        CMP      r1,#0xa
        MOVGE    r0,#0
        BLT      |L0.8|
        BX       lr
        ENDP

|L0.60|
```

```
        DCD      ||.bss||

        AREA ||.bss||, DATA, NOINIT, ALIGN=2

tbl
        %        400
```

Листинг 18.60: Неоптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
main PROC
        PUSH     {r4,r5,lr}
        LDR      r4,|L0.40|
        MOVS     r1,#0
|L0.6|
        MOVS     r2,#0x28
        MULS     r2,r1,r2
        MOVS     r0,#0
        ADDS     r3,r2,r4
|L0.14|
        MOVS     r2,r1
        MULS     r2,r0,r2
        LSLS     r5,r0,#2
        ADDS     r0,r0,#1
        CMP      r0,#0xa
        STR      r2,[r3,r5]
        BLT      |L0.14|
        ADDS     r1,r1,#1
        CMP      r1,#0xa
        BLT      |L0.6|
        MOVS     r0,#0
        POP      {r4,r5,pc}
        ENDP

        DCW      0x0000
|L0.40|
        DCD      ||.bss||

        AREA ||.bss||, DATA, NOINIT, ALIGN=2

tbl
        %        400
```

Листинг 18.61: Неоптимизирующий GCC 4.9 (ARM64)

```
        .comm   tbl,400,8
main:
        sub     sp, sp, #16
        str     wzr, [sp,12]
        b       .L2
.L5:
        str     wzr, [sp,8]
        b       .L3
.L4:
        ldr     w1, [sp,12]
        ldr     w0, [sp,8]
        mul     w3, w1, w0
        adrp    x0, tbl
        add     x2, x0, :lo12:tbl
        ldrsw   x4, [sp,8]
        ldrsw   x1, [sp,12]
        mov     x0, x1
        lsl     x0, x0, 2
        add     x0, x0, x1
        lsl     x0, x0, 1
        add     x0, x0, x4
        str     w3, [x2,x0,lsl 2]
        ldr     w0, [sp,8]
        add     w0, w0, 1
        str     w0, [sp,8]
.L3:
```

```
        ldr     w0, [sp,8]
        cmp     w0, 9
        ble     .L4
        ldr     w0, [sp,12]
        add     w0, w0, 1
        str     w0, [sp,12]
.L2:
        ldr     w0, [sp,12]
        cmp     w0, 9
        ble     .L5
        mov     w0, 0
        add     sp, sp, 16
        ret
```

Листинг 18.62: Неоптимизирующий GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```
main:

var_18          = -0x18
var_10          = -0x10
var_C           = -0xC
var_4           = -4

                addiu   $sp, -0x18
                sw      $fp, 0x18+var_4($sp)
                move    $fp, $sp
                la      $gp, __gnu_local_gp
                sw      $gp, 0x18+var_18($sp)
                sw      $zero, 0x18+var_C($fp)
                b       loc_A0
                or      $at, $zero

loc_24:                                 # CODE XREF: main+AC
                sw      $zero, 0x18+var_10($fp)
                b       loc_7C
                or      $at, $zero

loc_30:                                 # CODE XREF: main+88
                lw      $v0, 0x18+var_C($fp)
                lw      $a0, 0x18+var_10($fp)
                lw      $a1, 0x18+var_C($fp)
                lw      $v1, 0x18+var_10($fp)
                or      $at, $zero
                mult    $a1, $v1
                mflo    $a2
                lw      $v1, (tbl & 0xFFFF)($gp)
                sll     $v0, 1
                sll     $a1, $v0, 2
                addu    $v0, $a1
                addu    $v0, $a0
                sll     $v0, 2
                addu    $v0, $v1, $v0
                sw      $a2, 0($v0)
                lw      $v0, 0x18+var_10($fp)
                or      $at, $zero
                addiu   $v0, 1
                sw      $v0, 0x18+var_10($fp)

loc_7C:                                 # CODE XREF: main+28
                lw      $v0, 0x18+var_10($fp)
                or      $at, $zero
                slti    $v0, 0xA
                bnez    $v0, loc_30
                or      $at, $zero
                lw      $v0, 0x18+var_C($fp)
                or      $at, $zero
                addiu   $v0, 1
                sw      $v0, 0x18+var_C($fp)

loc_A0:                                 # CODE XREF: main+1C
```

```
                lw      $v0, 0x18+var_C($fp)
                or      $at, $zero
                slti    $v0, 0xA
                bnez    $v0, loc_24
                or      $at, $zero
                move    $v0, $zero
                move    $sp, $fp
                lw      $fp, 0x18+var_4($sp)
                addiu   $sp, 0x18
                jr      $ra
                or      $at, $zero

                .comm tbl:0x64          # DATA XREF: main+4C
```

Ответ G.1.12 (стр. 989)

Глава 19

Работа с отдельными битами

Немало функций задают различные флаги в аргументах при помощи битовых полей[1]. Наверное, вместо этого можно было бы использовать набор переменных типа *bool*, но это было бы не очень экономно.

19.1. Проверка какого-либо бита

19.1.1. x86

Например в Win32 API:

```
        HANDLE fh;

        fh=CreateFile ("file", GENERIC_WRITE | GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ, NULL, OPEN_ALWAYS, ↙
    ↳ FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
```

Получаем (MSVC 2010):

Листинг 19.1: MSVC 2010

```
        push    0
        push    128                                     ; 00000080H
        push    4
        push    0
        push    1
        push    -1073741824                             ; c0000000H
        push    OFFSET $SG78813
        call    DWORD PTR __imp__CreateFileA@28
        mov     DWORD PTR _fh$[ebp], eax
```

Заглянем в файл WinNT.h:

Листинг 19.2: WinNT.h

```
#define GENERIC_READ                    (0x80000000L)
#define GENERIC_WRITE                   (0x40000000L)
#define GENERIC_EXECUTE                 (0x20000000L)
#define GENERIC_ALL                     (0x10000000L)
```

Всё ясно, `GENERIC_READ | GENERIC_WRITE = 0x80000000 | 0x40000000 = 0xC0000000`, и это значение используется как второй аргумент для функции `CreateFile()`[2].

Как `CreateFile()` будет проверять флаги? Заглянем в KERNEL32.DLL от Windows XP SP3 x86 и найдем в функции `CreateFileW()` в том числе и такой фрагмент кода:

Листинг 19.3: KERNEL32.DLL (Windows XP SP3 x86)

```
.text:7C83D429                 test    byte ptr [ebp+dwDesiredAccess+3], 40h
.text:7C83D42D                 mov     [ebp+var_8], 1
.text:7C83D434                 jz      short loc_7C83D417
.text:7C83D436                 jmp     loc_7C810817
```

[1] bit fields в англоязычной литературе
[2] msdn.microsoft.com/en-us/library/aa363858(VS.85).aspx

Здесь мы видим инструкцию TEST. Впрочем, она берет не весь второй аргумент функции, а только его самый старший байт (ebp+dwDesiredAccess+3) и проверяет его на флаг 0x40 (имеется ввиду флаг GENERIC_WRITE). TEST это то же что и AND, только без сохранения результата (вспомните что CMP это то же что и SUB, только без сохранения результатов (7.3.1 (стр. 80))).

Логика данного фрагмента кода примерно такая:

```
if ((dwDesiredAccess&0x40000000) == 0) goto loc_7C83D417
```

Если после операции AND останется этот бит, то флаг ZF не будет поднят и условный переход JZ не сработает. Переход возможен, только если в переменной dwDesiredAccess отсутствует бит 0x40000000 — тогда результат AND будет 0, флаг ZF будет поднят и переход сработает.

Попробуем GCC 4.4.1 и Linux:

```
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>

void main()
{
        int handle;

        handle=open ("file", O_RDWR | O_CREAT);
};
```

Получим:

Листинг 19.4: GCC 4.4.1

```
                public main
main            proc near

var_20          = dword ptr -20h
var_1C          = dword ptr -1Ch
var_4           = dword ptr -4

                push    ebp
                mov     ebp, esp
                and     esp, 0FFFFFFF0h
                sub     esp, 20h
                mov     [esp+20h+var_1C], 42h
                mov     [esp+20h+var_20], offset aFile ; "file"
                call    _open
                mov     [esp+20h+var_4], eax
                leave
                retn
main            endp
```

Заглянем в реализацию функции open() в библиотеке libc.so.6, но обнаружим что там только системный вызов:

Листинг 19.5: open() (libc.so.6)

```
.text:000BE69B                 mov     edx, [esp+4+mode] ; mode
.text:000BE69F                 mov     ecx, [esp+4+flags] ; flags
.text:000BE6A3                 mov     ebx, [esp+4+filename] ; filename
.text:000BE6A7                 mov     eax, 5
.text:000BE6AC                 int     80h             ; LINUX - sys_open
```

Значит, битовые поля флагов open() проверяются где-то в ядре Linux.

Разумеется, и стандартные библиотеки Linux и ядро Linux можно получить в виде исходников, но нам интересно попробовать разобраться без них.

При системном вызове sys_open управление в конечном итоге передается в do_sys_open в ядре Linux 2.6. Оттуда — в do_filp_open() (эта функция находится в исходниках ядра в файле fs/namei.c).

N.B. Помимо передачи параметров функции через стек, существует также возможность передавать некоторые из них через регистры. Такое соглашение о вызове называется fastcall (64.3 (стр. 690)). Оно работает немного быстрее, так как для чтения аргументов процессору не нужно обращаться к стеку, лежащему в памяти. В GCC есть опция *regparm*[3], и с её помощью можно задать, сколько аргументов можно передать через регистры.

[3] ohse.de/uwe/articles/gcc-attributes.html#func-regparm

Ядро Linux 2.6 собирается с опцией `-mregparm=3`[4] [5].

Для нас это означает, что первые три аргумента функции будут передаваться через регистры EAX, EDX и ECX, а остальные через стек. Разумеется, если аргументов у функции меньше трех, то будет задействована только часть этих регистров.

Итак, качаем ядро 2.6.31, собираем его в Ubuntu, открываем в IDA, находим функцию `do_filp_open()`. В начале мы увидим что-то такое (комментарии мои):

Листинг 19.6: do_filp_open() (linux kernel 2.6.31)

```
do_filp_open    proc near
...
                push    ebp
                mov     ebp, esp
                push    edi
                push    esi
                push    ebx
                mov     ebx, ecx
                add     ebx, 1
                sub     esp, 98h
                mov     esi, [ebp+arg_4] ; acc_mode (пятый аргумент)
                test    bl, 3
                mov     [ebp+var_80], eax ; dfd (первый аргумент)
                mov     [ebp+var_7C], edx ; pathname (второй аргумент)
                mov     [ebp+var_78], ecx ; open_flag (третий аргумент)
                jnz     short loc_C01EF684
                mov     ebx, ecx        ; ebx <- open_flag
```

GCC сохраняет значения первых трех аргументов в локальном стеке. Иначе, если эти три регистра не трогать вообще, то функции компилятора, распределяющей переменные по регистрам (так называемый register allocator), будет очень тесно.

Далее находим примерно такой фрагмент кода:

Листинг 19.7: do_filp_open() (linux kernel 2.6.31)

```
loc_C01EF6B4:                           ; CODE XREF: do_filp_open+4F
                test    bl, 40h         ; O_CREAT
                jnz     loc_C01EF810
                mov     edi, ebx
                shr     edi, 11h
                xor     edi, 1
                and     edi, 1
                test    ebx, 10000h
                jz      short loc_C01EF6D3
                or      edi, 2
```

0x40 — это значение макроса O_CREAT. `open_flag` проверяется на наличие бита 0x40 и если бит равен 1, то выполняется следующие за JNZ инструкции.

19.1.2. ARM

В ядре Linux 3.8.0 бит O_CREAT проверяется немного иначе.

Листинг 19.8: linux kernel 3.8.0

```
struct file *do_filp_open(int dfd, struct filename *pathname,
                const struct open_flags *op)
{
...
        filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
...
}

static struct file *path_openat(int dfd, struct filename *pathname,
                struct nameidata *nd, const struct open_flags *op, int flags)
{
...
```

[4] kernelnewbies.org/Linux_2_6_20#head-042c62f290834eb1fe0a1942bbf5bb9a4accbc8f
[5] См. также файл `arch/x86/include/asm/calling.h` в исходниках ядра

```
        error = do_last(nd, &path, file, op, &opened, pathname);
...
}


static int do_last(struct nameidata *nd, struct path *path,
                   struct file *file, const struct open_flags *op,
                   int *opened, struct filename *name)
{
...
        if (!(open_flag & O_CREAT)) {
    ...
                error = lookup_fast(nd, path, &inode);
    ...
        } else {
    ...
                error = complete_walk(nd);
        }
...
}
```

Вот как это выглядит в IDA, ядро скомпилированное для режима ARM:

Листинг 19.9: do_last() (vmlinux)

```
...
.text:C0169EA8                 MOV             R9, R3  ; R3 - (4th argument) open_flag
...
.text:C0169ED4                 LDR             R6, [R9] ; R6 - open_flag
...
.text:C0169F68                 TST             R6, #0x40 ; jumptable C0169F00 default case
.text:C0169F6C                 BNE             loc_C016A128
.text:C0169F70                 LDR             R2, [R4,#0x10]
.text:C0169F74                 ADD             R12, R4, #8
.text:C0169F78                 LDR             R3, [R4,#0xC]
.text:C0169F7C                 MOV             R0, R4
.text:C0169F80                 STR             R12, [R11,#var_50]
.text:C0169F84                 LDRB            R3, [R2,R3]
.text:C0169F88                 MOV             R2, R8
.text:C0169F8C                 CMP             R3, #0
.text:C0169F90                 ORRNE           R1, R1, #3
.text:C0169F94                 STRNE           R1, [R4,#0x24]
.text:C0169F98                 ANDS            R3, R6, #0x200000
.text:C0169F9C                 MOV             R1, R12
.text:C0169FA0                 LDRNE           R3, [R4,#0x24]
.text:C0169FA4                 ANDNE           R3, R3, #1
.text:C0169FA8                 EORNE           R3, R3, #1
.text:C0169FAC                 STR             R3, [R11,#var_54]
.text:C0169FB0                 SUB             R3, R11, #-var_38
.text:C0169FB4                 BL              lookup_fast
...
.text:C016A128 loc_C016A128                            ; CODE XREF: do_last.isra.14+DC
.text:C016A128                 MOV             R0, R4
.text:C016A12C                 BL              complete_walk
...
```

TST это аналог инструкции TEST в x86.

Мы можем «узнать» визуально этот фрагмент кода по тому что в одном случае исполнится функция `lookup_fast()`, а в другом `complete_walk()`. Это соответствует исходному коду функции `do_last()`.

Макрос O_CREAT здесь так же равен 0x40.

19.2. Установка и сброс отдельного бита

Например:

```
#include <stdio.h>
```

```
#define IS_SET(flag, bit)       ((flag) & (bit))
#define SET_BIT(var, bit)       ((var) |= (bit))
#define REMOVE_BIT(var, bit)    ((var) &= ~(bit))

int f(int a)
{
    int rt=a;

    SET_BIT (rt, 0x4000);
    REMOVE_BIT (rt, 0x200);

    return rt;
};

int main()
{
    f(0x12340678);
};
```

19.2.1. x86

Неоптимизирующий MSVC

Имеем в итоге (MSVC 2010):

Листинг 19.10: MSVC 2010

```
_rt$ = -4         ; size = 4
_a$ = 8           ; size = 4
_f  PROC
    push   ebp
    mov    ebp, esp
    push   ecx
    mov    eax, DWORD PTR _a$[ebp]
    mov    DWORD PTR _rt$[ebp], eax
    mov    ecx, DWORD PTR _rt$[ebp]
    or     ecx, 16384                ; 00004000H
    mov    DWORD PTR _rt$[ebp], ecx
    mov    edx, DWORD PTR _rt$[ebp]
    and    edx, -513                ; fffffdffH
    mov    DWORD PTR _rt$[ebp], edx
    mov    eax, DWORD PTR _rt$[ebp]
    mov    esp, ebp
    pop    ebp
    ret    0
_f  ENDP
```

Инструкция OR здесь устанавливает в переменной ещё один бит, игнорируя остальные.

А AND сбрасывает некий бит. Можно также сказать, что AND здесь копирует все биты, кроме одного. Действительно, во втором операнде AND выставлены в единицу те биты, которые нужно сохранить, кроме одного, копировать который мы не хотим (и который 0 в битовой маске). Так проще понять и запомнить.

OllyDbg

Попробуем этот пример в OllyDbg. Сначала, посмотрим на двоичное представление используемых нами констант :

0x200 (00000000000000000001000000000) (т.е. 10-й бит (считая с первого)).

Инвертированное 0x200 это 0xFFFFFDFF (11111111111111111110111111111).

0x4000 (00000000000000100000000000000) (т.е. 15-й бит).

Входное значение это: 0x12340678 (10010001101000000011001111000). Видим, как оно загрузилось:



Рис. 19.1: OllyDbg: значение загружено в ECX

OR исполнилась:



Рис. 19.2: OllyDbg: OR сработал

15-й бит выставлен: 0x12344678 (10010001101000100011001111000).

Значение перезагружается снова (потому что использовался режим компилятора без оптимизации):



Рис. 19.3: OllyDbg: значение перезагрузилось в EDX

AND исполнилась:



Рис. 19.4: OllyDbg: AND сработал

10-й бит очищен (или, иным языком, оставлены все биты кроме 10-го) и итоговое значение это 0x12344478 (10010001101000100010001111000).

Оптимизирующий MSVC

Если скомпилировать в MSVC с оптимизацией (/Ox), то код еще короче:

Листинг 19.11: Оптимизирующий MSVC

```
_a$ = 8                         ; size = 4
_f    PROC
    mov     eax, DWORD PTR _a$[esp-4]
    and     eax, -513           ; fffffdffH
    or      eax, 16384          ; 00004000H
    ret     0
_f    ENDP
```

Неоптимизирующий GCC

Попробуем GCC 4.4.1 без оптимизации:

Листинг 19.12: Неоптимизирующий GCC

```
                public f
f               proc near

var_4           = dword ptr -4
arg_0           = dword ptr  8

                push    ebp
                mov     ebp, esp
                sub     esp, 10h
                mov     eax, [ebp+arg_0]
                mov     [ebp+var_4], eax
                or      [ebp+var_4], 4000h
                and     [ebp+var_4], 0FFFFFDFFh
                mov     eax, [ebp+var_4]
                leave
                retn
f               endp
```

Также избыточный код, хотя короче, чем у MSVC без оптимизации.

Попробуем теперь GCC с оптимизацией -O3:

Оптимизирующий GCC

Листинг 19.13: Оптимизирующий GCC

```
                public f
f               proc near

arg_0           = dword ptr  8

                push    ebp
                mov     ebp, esp
                mov     eax, [ebp+arg_0]
                pop     ebp
                or      ah, 40h
                and     ah, 0FDh
                retn
f               endp
```

Уже короче. Важно отметить, что через регистр AH компилятор работает с частью регистра EAX. Это его часть от 8-го до 15-го бита включительно.

7 (номер байта)	6	5	4	3	2	1	0
RAX^{x64}							
				EAX			
						AX	
						AH	AL

N.B. В 16-битном процессоре 8086 аккумулятор имел название AX и состоял из двух 8-битных половин — AL (младшая часть) и AH (старшая). В 80386 регистры были расширены до 32-бит, аккумулятор стал называться EAX, но в целях совместимости, к его *более старым* частям всё ещё можно обращаться как к AX/AH/AL.

Из-за того, что все x86 процессоры — наследники 16-битного 8086, эти *старые* 16-битные опкоды короче нежели более новые 32-битные. Поэтому инструкция `or ah, 40h` занимает только 3 байта. Было бы логичнее сгенерировать здесь `or eax, 04000h`, но это уже 5 байт, или даже 6 (если регистр в первом операнде не EAX).

Оптимизирующий GCC и regparm

Если мы скомпилируем этот же пример не только с включенной оптимизацией `-O3`, но ещё и с опцией `regparm=3`, о которой я писал немного выше, то получится ещё короче:

Листинг 19.14: Оптимизирующий GCC

```
                public f
f               proc near
                push    ebp
                or      ah, 40h
                mov     ebp, esp
                and     ah, 0FDh
                pop     ebp
                retn
f               endp
```

Действительно — первый аргумент уже загружен в EAX, и прямо здесь можно начинать с ним работать. Интересно, что и пролог функции (`push ebp / mov ebp,esp`) и эпилог (`pop ebp`) функции можно смело выкинуть за ненадобностью, но возможно GCC ещё не так хорош для подобных оптимизаций по размеру кода. Впрочем, в реальной жизни подобные короткие функции лучше всего автоматически делать в виде *inline-функций* (43 (стр. 522)).

19.2.2. ARM + Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

Листинг 19.15: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
02 0C C0 E3          BIC     R0, R0, #0x200
01 09 80 E3          ORR     R0, R0, #0x4000
1E FF 2F E1          BX      LR
```

`BIC` (*Bltwise bit Clear*) это инструкция сбрасывающая заданные биты. Это как аналог AND, но только с инвертированным операндом. Т.е. это аналог инструкций NOT +AND.

ORR это «логическое или», аналог OR в x86.

Пока всё понятно.

19.2.3. ARM + Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

Листинг 19.16: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
01 21 89 03          MOVS    R1, 0x4000
08 43                ORRS    R0, R1
49 11                ASRS    R1, R1, #5   ; generate 0x200 and place to R1
88 43                BICS    R0, R1
70 47                BX      LR
```

Вероятно, Keil решил, что код в режиме Thumb, получающий 0x200 из 0x4000, более компактный, нежели код, записывающий 0x200 в какой-нибудь регистр.

Поэтому при помощи инструкции ASRS (арифметический сдвиг вправо), это значение вычисляется как 0x4000 $\gg 5$.

19.2.4. ARM + Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим ARM)

Листинг 19.17: Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим ARM)

```
42 0C C0 E3          BIC             R0, R0, #0x4200
01 09 80 E3          ORR             R0, R0, #0x4000
1E FF 2F E1          BX              LR
```

Код, который был сгенерирован LLVM, в исходном коде, на самом деле, выглядел бы так:

```
    REMOVE_BIT (rt, 0x4200);
    SET_BIT (rt, 0x4000);
```

И он делает в точности что нам нужно. Но почему 0x4200? Возможно, это артефакт оптимизатора LLVM[6]. Возможно, ошибка оптимизатора компилятора, но создаваемый код всё же работает верно.

Об аномалиях компиляторов, подробнее читайте здесь (91 (стр. 899)).

Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) для режима Thumb генерирует точно такой же код.

19.2.5. ARM: ещё об инструкции BIC

Если немного переделать пример:

```
int f(int a)
{
    int rt=a;

    REMOVE_BIT (rt, 0x1234);

    return rt;
};
```

То оптимизирующий Keil 5.03 в режиме ARM сделает такое:

```
f PROC
        BIC      r0,r0,#0x1000
        BIC      r0,r0,#0x234
        BX       lr
        ENDP
```

Здесь две инструкции BIC, т.е. биты 0x1234 сбрасываются в два прохода. Это потому что в инструкции BIC нельзя закодировать значение 0x1234, но можно закодировать 0x1000 либо 0x234.

[6] Это был LLVM build 2410.2.00 входящий в состав Apple Xcode 4.6.3

19.2.6. ARM64: Оптимизирующий GCC (Linaro) 4.9

Оптимизирующий GCC, компилирующий для ARM64, может использовать AND вместо BIC:

Листинг 19.18: Оптимизирующий GCC (Linaro) 4.9

```
f:
        and     w0, w0, -513    ; 0xFFFFFFFFFFFFFDFF
        orr     w0, w0, 16384   ; 0x4000
        ret
```

19.2.7. ARM64: Неоптимизирующий GCC (Linaro) 4.9

Неоптимизирующий GCC генерирует больше избыточного кода, но он работает также:

Листинг 19.19: Неоптимизирующий GCC (Linaro) 4.9

```
f:
        sub     sp, sp, #32
        str     w0, [sp,12]
        ldr     w0, [sp,12]
        str     w0, [sp,28]
        ldr     w0, [sp,28]
        orr     w0, w0, 16384   ; 0x4000
        str     w0, [sp,28]
        ldr     w0, [sp,28]
        and     w0, w0, -513    ; 0xFFFFFFFFFFFFFDFF
        str     w0, [sp,28]
        ldr     w0, [sp,28]
        add     sp, sp, 32
        ret
```

19.2.8. MIPS

Листинг 19.20: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
f:
; $a0=a
                ori     $a0, 0x4000
; $a0=a|0x4000
                li      $v0, 0xFFFFFDFF
                jr      $ra
                and     $v0, $a0, $v0
; на выходе: $v0 = $a0&$v0 = a|0x4000 & 0xFFFFFDFF
```

ORI это, конечно, операция «ИЛИ», «I» в имени инструкции означает что значение встроено в машинный код.

И напротив, есть AND. Здесь нет возможности использовать ANDI, потому что невозможно встроить число 0xFFFFFDFF в одну инструкцию, так что компилятору приходится в начале загружать значение 0xFFFFFDFF в регистр $V0, а затем генерировать AND, которая возьмет все значения из регистров.

19.3. Сдвиги

Битовые сдвиги в Си/Си++ реализованы при помощи операторов $\ll$ и $\gg$.

В x86 есть инструкции SHL (SHift Left) и SHR (SHift Right) для этого.

Инструкции сдвига также активно применяются при делении или умножении на числа-степени двойки: 2^n (т.е. 1, 2, 4, 8, и т.д.): 16.1.2 (стр. 210), 16.2.1 (стр. 215).

Операции сдвига ещё потому так важны, потому что они часто используются для изолирования определенного бита или для конструирования значения из нескольких разрозненных бит.

19.4. Установка и сброс отдельного бита: пример с FPU

Как мы уже можем знать, вот как биты расположены в значении типа *float* в формате IEEE 754:



(S — знак)

Знак числа — это MSB[7]. Возможно ли работать со знаком числа с плавающей точкой, не используя FPU-инструкций?

```
#include <stdio.h>

float my_abs (float i)
{
        unsigned int tmp=(*(unsigned int*)&i) & 0x7FFFFFFF;
        return *(float*)&tmp;
};

float set_sign (float i)
{
        unsigned int tmp=(*(unsigned int*)&i) | 0x80000000;
        return *(float*)&tmp;
};

float negate (float i)
{
        unsigned int tmp=(*(unsigned int*)&i) ^ 0x80000000;
        return *(float*)&tmp;
};

int main()
{
        printf ("my_abs():\n");
        printf ("%f\n", my_abs (123.456));
        printf ("%f\n", my_abs (-456.123));
        printf ("set_sign():\n");
        printf ("%f\n", set_sign (123.456));
        printf ("%f\n", set_sign (-456.123));
        printf ("negate():\n");
        printf ("%f\n", negate (123.456));
        printf ("%f\n", negate (-456.123));
};
```

Придется использовать эти трюки в Си/Си++ с типами данных чтобы копировать из значения типа *float* и обратно без конверсии. Так что здесь три функции: my_abs() сбрасывает MSB; set_sign() устанавливает MSB и negate() меняет его на противоположный.

19.4.1. Кое-что об операции XOR

XOR (исключающее ИЛИ) часто используется для того чтобы поменять какой-то бит(ы) на противоположный. Действительно, операция XOR с 1 на самом деле просто инвертирует бит:

вход А	вход Б	выход
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

И наоборот, операция XOR с 0 ничего не делает, т.е. это холостая операция. Это очень важное свойство операции XOR и очень важно помнить его.

19.4.2. x86

Код прямолинеен:

[7] Most significant bit/byte (самый старший бит/байт)

Листинг 19.21: Оптимизирующий MSVC 2012

```
_tmp$ = 8
_i$ = 8
_my_abs PROC
        and     DWORD PTR _i$[esp-4], 2147483647        ; 7fffffffH
        fld     DWORD PTR _tmp$[esp-4]
        ret     0
_my_abs ENDP

_tmp$ = 8
_i$ = 8
_set_sign PROC
        or      DWORD PTR _i$[esp-4], -2147483648       ; 80000000H
        fld     DWORD PTR _tmp$[esp-4]
        ret     0
_set_sign ENDP

_tmp$ = 8
_i$ = 8
_negate PROC
        xor     DWORD PTR _i$[esp-4], -2147483648       ; 80000000H
        fld     DWORD PTR _tmp$[esp-4]
        ret     0
_negate ENDP
```

Входное значение типа *float* берется из стека, но мы обходимся с ним как с целочисленным значением.

AND и OR сбрасывают и устанавливают нужный бит. XOR переворачивает его.

В конце измененное значение загружается в ST0, потому что числа с плавающей точкой возвращаются в этом регистре.

Попробуем оптимизирующий MSVC 2012 для x64:

Листинг 19.22: Оптимизирующий MSVC 2012 x64

```
tmp$ = 8
i$ = 8
my_abs  PROC
        movss   DWORD PTR [rsp+8], xmm0
        mov     eax, DWORD PTR i$[rsp]
        btr     eax, 31
        mov     DWORD PTR tmp$[rsp], eax
        movss   xmm0, DWORD PTR tmp$[rsp]
        ret     0
my_abs  ENDP
_TEXT   ENDS

tmp$ = 8
i$ = 8
set_sign PROC
        movss   DWORD PTR [rsp+8], xmm0
        mov     eax, DWORD PTR i$[rsp]
        bts     eax, 31
        mov     DWORD PTR tmp$[rsp], eax
        movss   xmm0, DWORD PTR tmp$[rsp]
        ret     0
set_sign ENDP

tmp$ = 8
i$ = 8
negate  PROC
        movss   DWORD PTR [rsp+8], xmm0
        mov     eax, DWORD PTR i$[rsp]
        btc     eax, 31
        mov     DWORD PTR tmp$[rsp], eax
        movss   xmm0, DWORD PTR tmp$[rsp]
        ret     0
negate  ENDP
```

Во-первых, входное значение передается в XMM0, затем оно копируется в локальный стек и затем мы видим новые для нас инструкции: BTR, BTS, BTC.

Эти инструкции используются для сброса определенного бита (BTR: «reset»), установки (BTS: «set») и инвертирования (BTC: «complement»). 31-й бит это MSB, если считать с нуля.

И наконец, результат копируется в регистр XMM0, потому что значения с плавающей точной возвращаются в регистре XMM0 в среде Win64.

19.4.3. MIPS

GCC 4.4.5 для MIPS делает почти то же самое:

Листинг 19.23: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
my_abs:
; скопировать из сопроцессора 1:
                mfc1    $v1, $f12
                li      $v0, 0x7FFFFFFF
; $v0=0x7FFFFFFF
; применить И:
                and     $v0, $v1
; скопировать в сопроцессор 1:
                mtc1    $v0, $f0
; возврат
                jr      $ra
                or      $at, $zero ; branch delay slot

set_sign:
; скопировать из сопроцессора 1:
                mfc1    $v0, $f12
                lui     $v1, 0x8000
; $v1=0x80000000
; применить ИЛИ:
                or      $v0, $v1, $v0
; скопировать в сопроцессор 1:
                mtc1    $v0, $f0
; возврат
                jr      $ra
                or      $at, $zero ; branch delay slot

negate:
; скопировать из сопроцессора 1:
                mfc1    $v0, $f12
                lui     $v1, 0x8000
; $v1=0x80000000
; применить исключающее ИЛИ:
                xor     $v0, $v1, $v0
; скопировать в сопроцессор 1:
                mtc1    $v0, $f0
; возврат
                jr      $ra
                or      $at, $zero ; branch delay slot
```

Для загрузки константы 0x80000000 в регистр используется только одна инструкция LUI, потому что LUI сбрасывает младшие 16 бит и это нули в константе, так что одной LUI без ORI достаточно.

19.4.4. ARM

Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

Листинг 19.24: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
my_abs PROC
; очистить бит:
        BIC      r0,r0,#0x80000000
        BX       lr
        ENDP

set_sign PROC
; применить ИЛИ:
```

```
        ORR      r0,r0,#0x80000000
        BX       lr
        ENDP

negate PROC
; применить исключающее ИЛИ:
        EOR      r0,r0,#0x80000000
        BX       lr
        ENDP
```

Пока всё понятно. В ARM есть инструкция BIC для сброса заданных бит. EOR это инструкция в ARM которая делает то же что и XOR («Exclusive OR»).

Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

Листинг 19.25: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
my_abs PROC
        LSLS     r0,r0,#1
; r0=i<<1
        LSRS     r0,r0,#1
; r0=(i<<1)>>1
        BX       lr
        ENDP

set_sign PROC
        MOVS     r1,#1
; r1=1
        LSLS     r1,r1,#31
; r1=1<<31=0x80000000
        ORRS     r0,r0,r1
; r0=r0 | 0x80000000
        BX       lr
        ENDP

negate PROC
        MOVS     r1,#1
; r1=1
        LSLS     r1,r1,#31
; r1=1<<31=0x80000000
        EORS     r0,r0,r1
; r0=r0 ^ 0x80000000
        BX       lr
        ENDP
```

В режиме Thumb 16-битные инструкции, в которых нельзя задать много данных, поэтому здесь применяется пара инструкций MOVS/LSLS для формирования константы 0x80000000. Это работает как выражение: $1 << 31 = 0x80000000$.

Код my_abs выглядит странно и работает как выражение : $(i << 1) >> 1$. Это выражение выглядит бессмысленным. Но тем не менее, когда исполняется $input << 1$, MSB (бит знака) просто выбрасывается. Когда исполняется следующее выражение $result >> 1$, все биты становятся на свои места, а MSB ноль, потому что все «новые» биты появляющиеся во время операций сдвига это всегда нули. Таким образом, пара инструкций LSLS/LSRS сбрасывают MSB.

Оптимизирующий GCC 4.6.3 (Raspberry Pi, Режим ARM)

Листинг 19.26: Оптимизирующий GCC 4.6.3 для Raspberry Pi (Режим ARM)

```
my_abs
; скопировать из S0 в R2:
                FMRS    R2, S0
; очистить бит:
                BIC     R3, R2, #0x80000000
; скопировать из R3 в S0:
                FMSR    S0, R3
                BX      LR

set_sign
```

```
; скопировать из S0 в R2:
                FMRS    R2, S0
; применить ИЛИ:
                ORR     R3, R2, #0x80000000
; скопировать из R3 в S0:
                FMSR    S0, R3
                BX      LR

negate
; скопировать из S0 в R2:
                FMRS    R2, S0
; применить операцию сложения:
                ADD     R3, R2, #0x80000000
; скопировать из R3 в S0:
                FMSR    S0, R3
                BX      LR
```

Запустим Raspberry Pi Linux в QEMU и он эмулирует FPU в ARM, так что здесь используются S-регистры для передачи значений с плавающей точкой вместо R-регистров.

Инструкция FMRS копирует данные из GPR в FPU и назад.

my_abs() и set_sign() выглядят предсказуемо, но negate()? Почему там ADD вместо XOR?

Трудно поверить, но инструкция ADD `register, 0x80000000` работает так же как и XOR `register, 0x80000000`. Прежде всего, какая наша цель? Цель в том, чтобы поменять MSB на противоположный, и давайте забудем пока об операции XOR. Из школьной математики мы можем помнить, что прибавление числа вроде 1000 к другому никогда не затрагивает последние 3 цифры. Например: $1234567 + 10000 = 1244567$ (последние 4 цифры никогда не меняются). Но мы работаем с двоичной системой исчисления, и 0x80000000 это 10000000000000000000000000000000 в двоичной системе, т.е. только старший бит установлен. Прибавление 0x80000000 к любому значению никогда не затронет младших 31 бит, а только MSB. Прибавление 1 к 0 в итоге даст 1. Прибавление 1 к 1 даст 10 в двоичном виде, но 32-й бит (считая с нуля) выброшен, потому что наши регистры имеют ширину в 32 бита. Так что результат — 0. Вот почему XOR здесь можно заменить на ADD. Трудно сказать, почему GCC решил сделать так, но это работает корректно.

19.5. Подсчет выставленных бит

Вот этот несложный пример иллюстрирует функцию, считающую количество бит-единиц во входном значении.

Эта операция также называется «population count»[8].

```
#include <stdio.h>

#define IS_SET(flag, bit)       ((flag) & (bit))

int f(unsigned int a)
{
    int i;
    int rt=0;

    for (i=0; i<32; i++)
        if (IS_SET (a, 1<<i))
            rt++;

    return rt;
};

int main()
{
    f(0x12345678); // test
};
```

В этом цикле счетчик итераций i считает от 0 до 31, а $1 \ll i$ будет от 1 до 0x80000000. Описывая это словами, можно сказать *сдвинуть единицу на n бит влево*. Т.е. в некотором смысле, выражение $1 \ll i$ последовательно выдает все возможные позиции бит в 32-битном числе. Освободившийся бит справа всегда обнуляется.

Вот таблица всех возможных значений $1 \ll i$ для $i = 0 \ldots 31$:

[8] современные x86-процессоры (поддерживающие SSE4) даже имеют инструкцию POPCNT для этого

Выражение в Си/Си++	Степень двойки	Десятичная форма	Шестнадцатеричная форма
$1 \ll 0$	1	1	1
$1 \ll 1$	2^1	2	2
$1 \ll 2$	2^2	4	4
$1 \ll 3$	2^3	8	8
$1 \ll 4$	2^4	16	0x10
$1 \ll 5$	2^5	32	0x20
$1 \ll 6$	2^6	64	0x40
$1 \ll 7$	2^7	128	0x80
$1 \ll 8$	2^8	256	0x100
$1 \ll 9$	2^9	512	0x200
$1 \ll 10$	2^{10}	1024	0x400
$1 \ll 11$	2^{11}	2048	0x800
$1 \ll 12$	2^{12}	4096	0x1000
$1 \ll 13$	2^{13}	8192	0x2000
$1 \ll 14$	2^{14}	16384	0x4000
$1 \ll 15$	2^{15}	32768	0x8000
$1 \ll 16$	2^{16}	65536	0x10000
$1 \ll 17$	2^{17}	131072	0x20000
$1 \ll 18$	2^{18}	262144	0x40000
$1 \ll 19$	2^{19}	524288	0x80000
$1 \ll 20$	2^{20}	1048576	0x100000
$1 \ll 21$	2^{21}	2097152	0x200000
$1 \ll 22$	2^{22}	4194304	0x400000
$1 \ll 23$	2^{23}	8388608	0x800000
$1 \ll 24$	2^{24}	16777216	0x1000000
$1 \ll 25$	2^{25}	33554432	0x2000000
$1 \ll 26$	2^{26}	67108864	0x4000000
$1 \ll 27$	2^{27}	134217728	0x8000000
$1 \ll 28$	2^{28}	268435456	0x10000000
$1 \ll 29$	2^{29}	536870912	0x20000000
$1 \ll 30$	2^{30}	1073741824	0x40000000
$1 \ll 31$	2^{31}	2147483648	0x80000000

Это числа-константы (битовые маски), которые крайне часто попадаются в практике reverse engineer-а, и их нужно уметь распознавать. Числа в десятичном виде заучивать, пожалуй, незачем, а числа в шестнадцатеричном виде их легко запомнить.

Эти константы очень часто используются для определения отдельных бит как флагов. Например, это из файла `ssl_private.h` из исходников Apache 2.4.6:

```
/**
 * Define the SSL options
 */
#define SSL_OPT_NONE           (0)
#define SSL_OPT_RELSET         (1<<0)
#define SSL_OPT_STDENVVARS     (1<<1)
#define SSL_OPT_EXPORTCERTDATA (1<<3)
#define SSL_OPT_FAKEBASICAUTH  (1<<4)
#define SSL_OPT_STRICTREQUIRE  (1<<5)
#define SSL_OPT_OPTRENEGOTIATE (1<<6)
#define SSL_OPT_LEGACYDNFORMAT (1<<7)
```

Вернемся назад к нашему примеру.

Макрос `IS_SET` проверяет наличие этого бита в a. Макрос `IS_SET` на самом деле это операция логического И (*AND*) и она возвращает 0 если бита там нет, либо эту же битовую маску, если бит там есть. В Си/Си++, конструкция `if()` срабатывает, если выражение внутри её не ноль, пусть хоть 123456, поэтому все будет работать.

19.5.1. x86

MSVC

Компилируем (MSVC 2010):

Листинг 19.27: MSVC 2010

```
_rt$ = -8            ; size = 4
_i$ = -4             ; size = 4
_a$ = 8              ; size = 4
_f  PROC
    push   ebp
    mov    ebp, esp
    sub    esp, 8
    mov    DWORD PTR _rt$[ebp], 0
    mov    DWORD PTR _i$[ebp], 0
    jmp    SHORT $LN4@f
$LN3@f:
    mov    eax, DWORD PTR _i$[ebp]   ; инкремент i
    add    eax, 1
    mov    DWORD PTR _i$[ebp], eax
$LN4@f:
    cmp    DWORD PTR _i$[ebp], 32    ; 00000020H
    jge    SHORT $LN2@f              ; цикл закончился?
    mov    edx, 1
    mov    ecx, DWORD PTR _i$[ebp]
    shl    edx, cl                   ; EDX=EDX<<CL
    and    edx, DWORD PTR _a$[ebp]
    je     SHORT $LN1@f              ; результат исполнения инструкции AND был 0?
                                     ; тогда пропускаем следующие команды
    mov    eax, DWORD PTR _rt$[ebp]  ; нет, не ноль
    add    eax, 1                    ; инкремент rt
    mov    DWORD PTR _rt$[ebp], eax
$LN1@f:
    jmp    SHORT $LN3@f
$LN2@f:
    mov    eax, DWORD PTR _rt$[ebp]
    mov    esp, ebp
    pop    ebp
    ret    0
_f    ENDP
```

OllyDbg

Загрузим этот пример в OllyDbg. Входное значение для функции пусть будет 0x12345678.

Для $i = 1$, мы видим, как i загружается в ECX:



Рис. 19.5: OllyDbg: $i = 1$, i загружено в ECX

EDX содержит 1. Сейчас будет исполнена SHL.

SHL исполнилась:



Рис. 19.6: OllyDbg: $i = 1$, EDX =$1 \ll 1 = 2$

EDX содержит $1 \ll 1$ (или 2). Это битовая маска.

AND устанавливает ZF в 1, что означает, что входное значение (0x12345678) умножается[9] с 2 давая в результате 0:



Рис. 19.7: OllyDbg: $i = 1$, есть ли этот бит во входном значении? Нет. (ZF =1)

Так что во входном значении соответствующего бита нет. Участок кода, увеличивающий счетчик бит на единицу, не будет исполнен: инструкция JZ обойдет его .

[9] Логическое «И»

Немного потрассируем далее и i теперь 4. SHL исполнилась:



Рис. 19.8: OllyDbg: $i = 4$, i загружено в ECX

EDX $=1 \ll 4$ (или 0x10 или 16):



Рис. 19.9: OllyDbg: $i = 4$, EDX $=1 \ll 4 = 0x10$

Это ещё одна битовая маска.

AND исполнилась:



Рис. 19.10: OllyDbg: $i = 4$, есть ли этот бит во входном значении? Да. (ZF =0)

ZF сейчас 0 потому что этот бит присутствует во входном значении . Действительно, 0x12345678 & 0x10 = 0x10. Этот бит считается: переход не сработает и счетчик бит будет увеличен на единицу.

Функция возвращает 13. Это количество установленных бит в значении 0x12345678.

GCC

Скомпилируем то же и в GCC 4.4.1:

Листинг 19.28: GCC 4.4.1

```
                public f
f               proc near

rt              = dword ptr -0Ch
i               = dword ptr -8
arg_0           = dword ptr  8

                push    ebp
                mov     ebp, esp
                push    ebx
                sub     esp, 10h
                mov     [ebp+rt], 0
                mov     [ebp+i], 0
                jmp     short loc_80483EF
loc_80483D0:
                mov     eax, [ebp+i]
                mov     edx, 1
                mov     ebx, edx
                mov     ecx, eax
                shl     ebx, cl
                mov     eax, ebx
                and     eax, [ebp+arg_0]
                test    eax, eax
                jz      short loc_80483EB
                add     [ebp+rt], 1
loc_80483EB:
                add     [ebp+i], 1
loc_80483EF:
                cmp     [ebp+i], 1Fh
                jle     short loc_80483D0
                mov     eax, [ebp+rt]
                add     esp, 10h
                pop     ebx
```

```
                pop     ebp
                retn
f               endp
```

19.5.2. x64

Немного изменим пример, расширив его до 64-х бит:

```
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

#define IS_SET(flag, bit)       ((flag) & (bit))

int f(uint64_t a)
{
    uint64_t i;
    int rt=0;

    for (i=0; i<64; i++)
        if (IS_SET (a, 1ULL<<i))
            rt++;

    return rt;
};
```

Неоптимизирующий GCC 4.8.2

Пока всё просто.

Листинг 19.29: Неоптимизирующий GCC 4.8.2

```
f:
        push    rbp
        mov     rbp, rsp
        mov     QWORD PTR [rbp-24], rdi ; a
        mov     DWORD PTR [rbp-12], 0   ; rt=0
        mov     QWORD PTR [rbp-8], 0    ; i=0
        jmp     .L2
.L4:
        mov     rax, QWORD PTR [rbp-8]
        mov     rdx, QWORD PTR [rbp-24]
; RAX = i, RDX = a
        mov     ecx, eax
; ECX = i
        shr     rdx, cl
; RDX = RDX>>CL = a>>i
        mov     rax, rdx
; RAX = RDX = a>>i
        and     eax, 1
; EAX = EAX&1 = (a>>i)&1
        test    rax, rax
; последний бит был нулевым?
; пропустить следующую инструкцию ADD, если это было так.
        je      .L3
        add     DWORD PTR [rbp-12], 1   ; rt++
.L3:
        add     QWORD PTR [rbp-8], 1    ; i++
.L2:
        cmp     QWORD PTR [rbp-8], 63   ; i<63?
        jbe     .L4                     ; перейти на начало тела цикла, если это так
        mov     eax, DWORD PTR [rbp-12] ; возврат rt
        pop     rbp
        ret
```

Оптимизирующий GCC 4.8.2

Листинг 19.30: Оптимизирующий GCC 4.8.2

```
1  f:
2          xor     eax, eax        ; переменная rt будет находиться в регистре EAX
3          xor     ecx, ecx        ; переменная i будет находиться в регистре ECX
4  .L3:
5          mov     rsi, rdi        ; загрузить входное значение
6          lea     edx, [rax+1]    ; EDX=EAX+1
7  ; EDX здесь это "новая версия rt", которая будет записана в переменную rt, если последний бит был 1
8          shr     rsi, cl         ; RSI=RSI>>CL
9          and     esi, 1          ; ESI=ESI&1
10 ; последний бит был 1? Тогда записываем "новую версию rt" в EAX
11         cmovne  eax, edx
12         add     rcx, 1          ; RCX++
13         cmp     rcx, 64
14         jne     .L3
15         rep ret                 ; AKA fatret
```

Код более лаконичный, но содержит одну необычную вещь. Во всех примерах, что мы пока видели, инкремент значения переменной «rt» происходит после сравнения определенного бита с единицей, но здесь «rt» увеличивается на 1 до этого (строка 6), записывая новое значение в регистр EDX. Затем, если последний бит был 1, инструкция CMOVNE[10] (которая синонимична CMOVNZ[11]) *фиксирует* новое значение «rt» копируя значение из EDX («предполагаемое значение rt») в EAX («текущее rt» которое будет возвращено в конце функции). Следовательно, инкремент происходит на каждом шаге цикла, т.е. 64 раза, вне всякой связи с входным значением.

Преимущество этого кода в том, что он содержит только один условный переход (в конце цикла) вместо двух (пропускающий инкремент «rt» и ещё одного в конце цикла). И это может работать быстрее на современных CPU с предсказателем переходов: 33.1 (стр. 476).

Последняя инструкция это REP RET (опкод F3 C3) которая также называется FATRET в MSVC. Это оптимизированная версия RET, рекомендуемая AMD для вставки в конце функции, если RET идет сразу после условного перехода: [AMD13b, p.15] [12].

Оптимизирующий MSVC 2010

Листинг 19.31: MSVC 2010

```
a$ = 8
f       PROC
; RCX = входное значение
        xor     eax, eax
        mov     edx, 1
        lea     r8d, QWORD PTR [rax+64]
; R8D=64
        npad    5
$LL4@f:
        test    rdx, rcx
; не было такого бита во входном значении?
; тогда пропустить следующую инструкцию INC.
        je      SHORT $LN3@f
        inc     eax     ; rt++
$LN3@f:
        rol     rdx, 1  ; RDX=RDX<<1
        dec     r8      ; R8--
        jne     SHORT $LL4@f
        fatret  0
f       ENDP
```

Здесь используется инструкция ROL вместо SHL, которая на самом деле «rotate left» (прокручивать влево) вместо «shift left» (сдвиг влево), но здесь, в этом примере, она работает так же как и SHL.

Об этих «прокручивающих» инструкциях больше читайте здесь: A.6.3 (стр. 971).

R8 здесь считает от 64 до 0. Это как бы инвертированная переменная i.

[10] Conditional MOVe if Not Equal (MOV если не равно)
[11] Conditional MOVe if Not Zero (MOV если не ноль)
[12] Больше об этом: http://go.yurichev.com/17328

Вот таблица некоторых регистров в процессе исполнения:

RDX	R8
0x0000000000000001	64
0x0000000000000002	63
0x0000000000000004	62
0x0000000000000008	61
...	...
0x4000000000000000	2
0x8000000000000000	1

В конце видим инструкцию FATRET, которая была описана здесь: 19.5.2 (стр. 342).

Оптимизирующий MSVC 2012

Листинг 19.32: MSVC 2012

```
a$ = 8
f       PROC
; RCX = входное значение
        xor     eax, eax
        mov     edx, 1
        lea     r8d, QWORD PTR [rax+32]
; EDX = 1, R8D = 32
        npad    5
$LL4@f:
; проход 1 ---------------------------------
        test    rdx, rcx
        je      SHORT $LN3@f
        inc     eax     ; rt++
$LN3@f:
        rol     rdx, 1  ; RDX=RDX<<1
; ---------------------------------------------
; проход 2 ---------------------------------
        test    rdx, rcx
        je      SHORT $LN11@f
        inc     eax     ; rt++
$LN11@f:
        rol     rdx, 1  ; RDX=RDX<<1
; ---------------------------------------------
        dec     r8      ; R8--
        jne     SHORT $LL4@f
        fatret  0
f       ENDP
```

Оптимизирующий MSVC 2012 делает почти то же самое что и оптимизирующий MSVC 2010, но почему-то он генерирует 2 идентичных тела цикла и счетчик цикла теперь 32 вместо 64. Честно говоря, нельзя сказать, почему. Какой-то трюк с оптимизацией? Может быть, телу цикла лучше быть немного длиннее? Так или иначе, такой код здесь уместен, чтобы показать, что результат компилятора иногда может быть очень странный и нелогичный, но прекрасно работающий, конечно же.

19.5.3. ARM + Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим ARM)

Листинг 19.33: Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим ARM)

```
                MOV             R1, R0
                MOV             R0, #0
                MOV             R2, #1
                MOV             R3, R0
loc_2E54
                TST             R1, R2,LSL R3 ; установить флаги в соответствии с R1 & (R2<<R3)
                ADD             R3, R3, #1    ; R3++
                ADDNE           R0, R0, #1    ; если флаг ZF сброшен TST, то R0++
                CMP             R3, #32
                BNE             loc_2E54
                BX              LR
```

TST это то же что и TEST в x86.

Как уже было указано (41.2.1 (стр. 510)), в режиме ARM нет отдельной инструкции для сдвигов. Однако, модификаторами LSL (*Logical Shift Left*), LSR (*Logical Shift Right*), ASR (*Arithmetic Shift Right*), ROR (*Rotate Right*) и RRX (*Rotate Right with Extend*) можно дополнять некоторые инструкции, такие как MOV, TST, CMP, ADD, SUB, RSB[13].

Эти модификаторы указывают, как сдвигать второй операнд, и на сколько.

Таким образом, инструкция «TST R1, R2,LSL R3» здесь работает как $R1 \wedge (R2 \ll R3)$.

19.5.4. ARM + Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим Thumb-2)

Почти такое же, только здесь применяется пара инструкций LSL.W/TST вместо одной TST, ведь в режиме Thumb нельзя добавлять модификатор LSL прямо в TST.

```
                MOV             R1, R0
                MOVS            R0, #0
                MOV.W           R9, #1
                MOVS            R3, #0
loc_2F7A
                LSL.W           R2, R9, R3
                TST             R2, R1
                ADD.W           R3, R3, #1
                IT NE
                ADDNE           R0, #1
                CMP             R3, #32
                BNE             loc_2F7A
                BX              LR
```

19.5.5. ARM64 + Оптимизирующий GCC 4.9

Возьмем 64-битный пример, который уже был здесь использован: 19.5.2 (стр. 341).

Листинг 19.34: Оптимизирующий GCC (Linaro) 4.8

```
f:
        mov     w2, 0           ; rt=0
        mov     x5, 1
        mov     w1, w2
.L2:
        lsl     x4, x5, x1      ; w4 = w5<<w1 = 1<<i
        add     w3, w2, 1       ; new_rt=rt+1
        tst     x4, x0          ; (1<<i) & a
        add     w1, w1, 1       ; i++
; результат TST был ненулевой?
; тогда w2=w3 или rt=new_rt.
; в противном случае: w2=w2 или rt=rt (холостая операция)
        csel    w2, w3, w2, ne
        cmp     w1, 64          ; i<64?
        bne     .L2             ; да
        mov     w0, w2          ; возврат rt
        ret
```

Результат очень похож на тот, что GCC сгенерировал для x64: 19.30 (стр. 342).

Инструкция CSEL это «Conditional SELect» (выбор при условии). Она просто выбирает одну из переменных, в зависимости от флагов выставленных TST и копирует значение в регистр W2, содержащий переменную «rt».

19.5.6. ARM64 + Неоптимизирующий GCC 4.9

И снова будем использовать 64-битный пример, который мы использовали ранее : 19.5.2 (стр. 341).

Код более многословный, как обычно.

[13] Эти инструкции также называются «data processing instructions»

Листинг 19.35: Неоптимизирующий GCC (Linaro) 4.8

```
f:
        sub     sp, sp, #32
        str     x0, [sp,8]      ; сохранить значение "a" в Register Save Area
        str     wzr, [sp,24]    ; rt=0
        str     wzr, [sp,28]    ; i=0
        b       .L2
.L4:
        ldr     w0, [sp,28]
        mov     x1, 1
        lsl     x0, x1, x0      ; X0 = X1<<X0 = 1<<i
        mov     x1, x0
; X1 = 1<<1
        ldr     x0, [sp,8]
; X0 = a
        and     x0, x1, x0
; X0 = X1&X0 = (1<<i) & a
; X0 содержит ноль? тогда перейти на .L3, пропуская инкремент "rt"
        cmp     x0, xzr
        beq     .L3
; rt++
        ldr     w0, [sp,24]
        add     w0, w0, 1
        str     w0, [sp,24]
.L3:
; i++
        ldr     w0, [sp,28]
        add     w0, w0, 1
        str     w0, [sp,28]
.L2:
; i<=63? тогда перейти на .L4
        ldr     w0, [sp,28]
        cmp     w0, 63
        ble     .L4
; возврат rt
        ldr     w0, [sp,24]
        add     sp, sp, 32
        ret
```

19.5.7. MIPS

Неоптимизирующий GCC

Листинг 19.36: Неоптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
f:
; IDA не знает об именах переменных, мы присвоили их вручную:
rt              = -0x10
i               = -0xC
var_4           = -4
a               =  0

                addiu   $sp, -0x18
                sw      $fp, 0x18+var_4($sp)
                move    $fp, $sp
                sw      $a0, 0x18+a($fp)
; инициализировать переменные rt и i в ноль:
                sw      $zero, 0x18+rt($fp)
                sw      $zero, 0x18+i($fp)
; перейти на инструкции проверки цикла:
                b       loc_68
                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP

loc_20:
                li      $v1, 1
                lw      $v0, 0x18+i($fp)
                or      $at, $zero ; load delay slot, NOP
                sllv    $v0, $v1, $v0
```

```
; $v0 = 1<<i
                move    $v1, $v0
                lw      $v0, 0x18+a($fp)
                or      $at, $zero ; load delay slot, NOP
                and     $v0, $v1, $v0
; $v0 = a&(1<<i)
; a&(1<<i) равен нулю? тогда перейти на loc_58:
                beqz    $v0, loc_58
                or      $at, $zero
; переход не случился, это значит что a&(1<<i)!=0, так что инкрементируем "rt":
                lw      $v0, 0x18+rt($fp)
                or      $at, $zero ; load delay slot, NOP
                addiu   $v0, 1
                sw      $v0, 0x18+rt($fp)

loc_58:
; инкремент i:
                lw      $v0, 0x18+i($fp)
                or      $at, $zero ; load delay slot, NOP
                addiu   $v0, 1
                sw      $v0, 0x18+i($fp)

loc_68:
; загрузить i и сравнить его с 0x20 (32).
; перейти на loc_20, если это меньше чем 0x20 (32):
                lw      $v0, 0x18+i($fp)
                or      $at, $zero ; load delay slot, NOP
                slti    $v0, 0x20  # ' '
                bnez    $v0, loc_20
                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
; эпилог функции. возврат rt:
                lw      $v0, 0x18+rt($fp)
                move    $sp, $fp   ; load delay slot
                lw      $fp, 0x18+var_4($sp)
                addiu   $sp, 0x18  ; load delay slot
                jr      $ra
                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
```

Это многословно: все локальные переменные расположены в локальном стеке и перезагружаются каждый раз, когда нужны. Инструкция SLLV это «Shift Word Left Logical Variable», она отличается от SLL только тем что количество бит для сдвига кодируется в SLL (и, следовательно, фиксировано), а SLL берет количество из регистра.

Оптимизирующий GCC

Это более сжато. Здесь две инструкции сдвигов вместо одной. Почему? Можно заменить первую инструкцию SLLV на инструкцию безусловного перехода, передав управление прямо на вторую SLLV. Но это ещё одна инструкция перехода в функции, а от них избавляться всегда выгодно: 33.1 (стр. 476).

Листинг 19.37: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
f:
; $a0=a
; переменная rt будет находиться в $v0:
                move    $v0, $zero
; переменная i будет находиться в $v1:
                move    $v1, $zero
                li      $t0, 1
                li      $a3, 32
                sllv    $a1, $t0, $v1
; $a1 = $t0<<$v1 = 1<<i

loc_14:
                and     $a1, $a0
; $a1 = a&(1<<i)
; инкремент i:
                addiu   $v1, 1
; переход на loc\_28 если a&(1<<i)==0 и инкремент rt:
                beqz    $a1, loc_28
                addiu   $a2, $v0, 1
```

```
; если BEQZ не сработала, сохранить обновленную rt в $v0:
                move    $v0, $a2

loc_28:
; если i!=32, перейти на loc_14 а также подготовить следующее сдвинутое значение:
                bne     $v1, $a3, loc_14
                sllv    $a1, $t0, $v1
; возврат
                jr      $ra
                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
```

19.6. Вывод

Инструкции сдвига, аналогичные операторам Си/Си++ $\ll$ и $\gg$, в x86 это SHR/SHL (для беззнаковых значений), SAR/SHL (для знаковых значений).

Инструкции сдвига в ARM это LSR/LSL (для беззнаковых значений), ASR/LSL (для знаковых значений). Можно также добавлять суффикс сдвига для некоторых инструкций (которые называются «data processing instructions»).

19.6.1. Проверка определенного бита (известного на стадии компиляции)

Проверить, присутствует ли бит 1000000 (0x40) в значении в регистре:

Листинг 19.38: Си/Си++

```
if (input&0x40)
    ...
```

Листинг 19.39: x86

```
TEST REG, 40h
JNZ is_set
; бит не установлен
```

Листинг 19.40: x86

```
TEST REG, 40h
JZ is_cleared
; бит установлен
```

Листинг 19.41: ARM (Режим ARM)

```
TST REG, #0x40
BNE is_set
; бит неустановлен
```

Иногда AND используется вместо TEST, но флаги выставляются точно также.

19.6.2. Проверка определенного бита (заданного во время исполнения)

Это обычно происходит при помощи вот такого фрагмента на Си/Си++ (сдвинуть значение на n бит вправо, затем отрезать самый младший бит):

Листинг 19.42: Си/Си++

```
if ((value>>n)&1)
    ....
```

Это обычно реализуется в x86-коде так:

Листинг 19.43: x86

```
; REG=input_value
; CL=n
SHR REG, CL
AND REG, 1
```

Или (сдвинуть 1 n раз влево, изолировать этот же бит во входном значении и проверить, не ноль ли он):

Листинг 19.44: Си/Си++

```
if (value & (1<<n))
    ....
```

Это обычно так реализуется в x86-коде:

Листинг 19.45: x86

```
; CL=n
MOV REG, 1
SHL REG, CL
AND input_value, REG
```

19.6.3. Установка определенного бита (известного во время компиляции)

Листинг 19.46: Си/Си++

```
value=value|0x40;
```

Листинг 19.47: x86

```
OR REG, 40h
```

Листинг 19.48: ARM (Режим ARM) и ARM64

```
ORR R0, R0, #0x40
```

19.6.4. Установка определенного бита (заданного во время исполнения)

Листинг 19.49: Си/Си++

```
value=value|(1<<n);
```

Это обычно так реализуется в x86-коде:

Листинг 19.50: x86

```
; CL=n
MOV REG, 1
SHL REG, CL
OR input_value, REG
```

19.6.5. Сброс определенного бита (известного во время компиляции)

Просто исполните операцию логического «И» (AND) с инвертированным значением:

Листинг 19.51: Си/Си++

```
value=value&(~0x40);
```

Листинг 19.52: x86

```
AND REG, 0FFFFFFBFh
```

Листинг 19.53: x64

```
AND REG, 0FFFFFFFFFFFFFFBFh
```

Это на самом деле сохранение всех бит кроме одного.

В ARM в режиме ARM есть инструкция BIC, работающая как две инструкции NOT +AND:

Листинг 19.54: ARM (Режим ARM)

```
BIC R0, R0, #0x40
```

19.6.6. Сброс определенного бита (заданного во время исполнения)

Листинг 19.55: Си/Си++

```
value=value&(~(1<<n));
```

Листинг 19.56: x86

```
; CL=n
MOV REG, 1
SHL REG, CL
NOT REG
AND input_value, REG
```

19.7. Упражнения

19.7.1. Упражнение #1

Что делает этот код?

Листинг 19.57: Оптимизирующий MSVC 2010

```
_a$ = 8
_f      PROC
        mov     ecx, DWORD PTR _a$[esp-4]
        mov     eax, ecx
        mov     edx, ecx
        shl     edx, 16         ; 00000010H
        and     eax, 65280      ; 0000ff00H
        or      eax, edx
        mov     edx, ecx
        and     edx, 16711680   ; 00ff0000H
        shr     ecx, 16         ; 00000010H
        or      edx, ecx
        shl     eax, 8
        shr     edx, 8
        or      eax, edx
        ret     0
_f      ENDP
```

Листинг 19.58: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
f PROC
        MOV      r1,#0xff0000
        AND      r1,r1,r0,LSL #8
        MOV      r2,#0xff00
        ORR      r1,r1,r0,LSR #24
        AND      r2,r2,r0,LSR #8
        ORR      r1,r1,r2
        ORR      r0,r1,r0,LSL #24
        BX       lr
        ENDP
```

Листинг 19.59: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
f PROC
        MOVS     r3,#0xff
        LSLS     r2,r0,#8
        LSLS     r3,r3,#16
        ANDS     r2,r2,r3
        LSRS     r1,r0,#24
        ORRS     r1,r1,r2
        LSRS     r2,r0,#8
        ASRS     r3,r3,#8
        ANDS     r2,r2,r3
        ORRS     r1,r1,r2
        LSLS     r0,r0,#24
```

```
        ORRS     r0,r0,r1
        BX       lr
        ENDP
```

Листинг 19.60: Оптимизирующий GCC 4.9 (ARM64)

```
f:
        rev     w0, w0
        ret
```

Листинг 19.61: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```
f:
                srl     $v0, $a0, 24
                sll     $v1, $a0, 24
                sll     $a1, $a0, 8
                or      $v1, $v0
                lui     $v0, 0xFF
                and     $v0, $a1, $v0
                srl     $a0, 8
                or      $v0, $v1, $v0
                andi    $a0, 0xFF00
                jr      $ra
                or      $v0, $a0
```

Ответ: G.1.13 (стр. 989).

19.7.2. Упражнение #2

Что делает этот код?

Листинг 19.62: Оптимизирующий MSVC 2010

```
_a$ = 8                                                 ; size = 4
_f      PROC
        push    esi
        mov     esi, DWORD PTR _a$[esp]
        xor     ecx, ecx
        push    edi
        lea     edx, DWORD PTR [ecx+1]
        xor     eax, eax
        npad    3 ; align next label
$LL3@f:
        mov     edi, esi
        shr     edi, cl
        add     ecx, 4
        and     edi, 15
        imul    edi, edx
        lea     edx, DWORD PTR [edx+edx*4]
        add     eax, edi
        add     edx, edx
        cmp     ecx, 28
        jle     SHORT $LL3@f
        pop     edi
        pop     esi
        ret     0
_f      ENDP
```

Листинг 19.63: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
f PROC
        MOV      r3,r0
        MOV      r1,#0
        MOV      r2,#1
        MOV      r0,r1
|L0.16|
        LSR      r12,r3,r1
        AND      r12,r12,#0xf
        MLA      r0,r12,r2,r0
```

```
        ADD      r1,r1,#4
        ADD      r2,r2,r2,LSL #2
        CMP      r1,#0x1c
        LSL      r2,r2,#1
        BLE      |L0.16|
        BX       lr
        ENDP
```

Листинг 19.64: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
f PROC
        PUSH     {r4,lr}
        MOVS     r3,r0
        MOVS     r1,#0
        MOVS     r2,#1
        MOVS     r0,r1
|L0.10|
        MOVS     r4,r3
        LSRS     r4,r4,r1
        LSLS     r4,r4,#28
        LSRS     r4,r4,#28
        MULS     r4,r2,r4
        ADDS     r0,r4,r0
        MOVS     r4,#0xa
        MULS     r2,r4,r2
        ADDS     r1,r1,#4
        CMP      r1,#0x1c
        BLE      |L0.10|
        POP      {r4,pc}
        ENDP
```

Листинг 19.65: Неоптимизирующий GCC 4.9 (ARM64)

```
f:
        sub     sp, sp, #32
        str     w0, [sp,12]
        str     wzr, [sp,28]
        mov     w0, 1
        str     w0, [sp,24]
        str     wzr, [sp,20]
        b       .L2
.L3:
        ldr     w0, [sp,28]
        ldr     w1, [sp,12]
        lsr     w0, w1, w0
        and     w1, w0, 15
        ldr     w0, [sp,24]
        mul     w0, w1, w0
        ldr     w1, [sp,20]
        add     w0, w1, w0
        str     w0, [sp,20]
        ldr     w0, [sp,28]
        add     w0, w0, 4
        str     w0, [sp,28]
        ldr     w1, [sp,24]
        mov     w0, w1
        lsl     w0, w0, 2
        add     w0, w0, w1
        lsl     w0, w0, 1
        str     w0, [sp,24]
.L2:
        ldr     w0, [sp,28]
        cmp     w0, 28
        ble     .L3
        ldr     w0, [sp,20]
        add     sp, sp, 32
        ret
```

Листинг 19.66: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```
f:
                srl     $v0, $a0, 8
                srl     $a3, $a0, 20
                andi    $a3, 0xF
                andi    $v0, 0xF
                srl     $a1, $a0, 12
                srl     $a2, $a0, 16
                andi    $a1, 0xF
                andi    $a2, 0xF
                sll     $t2, $v0, 4
                sll     $v1, $a3, 2
                sll     $t0, $v0, 2
                srl     $t1, $a0, 4
                sll     $t5, $a3, 7
                addu    $t0, $t2
                subu    $t5, $v1
                andi    $t1, 0xF
                srl     $v1, $a0, 28
                sll     $t4, $a1, 7
                sll     $t2, $a2, 2
                sll     $t3, $a1, 2
                sll     $t7, $a2, 7
                srl     $v0, $a0, 24
                addu    $a3, $t5, $a3
                subu    $t3, $t4, $t3
                subu    $t7, $t2
                andi    $v0, 0xF
                sll     $t5, $t1, 3
                sll     $t6, $v1, 8
                sll     $t2, $t0, 2
                sll     $t4, $t1, 1
                sll     $t1, $v1, 3
                addu    $a2, $t7, $a2
                subu    $t1, $t6, $t1
                addu    $t2, $t0, $t2
                addu    $t4, $t5
                addu    $a1, $t3, $a1
                sll     $t5, $a3, 2
                sll     $t3, $v0, 8
                sll     $t0, $v0, 3
                addu    $a3, $t5
                subu    $t0, $t3, $t0
                addu    $t4, $t2, $t4
                sll     $t3, $a2, 2
                sll     $t2, $t1, 6
                sll     $a1, 3
                addu    $a1, $t4, $a1
                subu    $t1, $t2, $t1
                addu    $a2, $t3
                sll     $t2, $t0, 6
                sll     $t3, $a3, 2
                andi    $a0, 0xF
                addu    $v1, $t1, $v1
                addu    $a0, $a1
                addu    $a3, $t3
                subu    $t0, $t2, $t0
                sll     $a2, 4
                addu    $a2, $a0, $a2
                addu    $v0, $t0, $v0
                sll     $a1, $v1, 2
                sll     $a3, 5
                addu    $a3, $a2, $a3
                addu    $v1, $a1
                sll     $v0, 6
                addu    $v0, $a3, $v0
                sll     $v1, 7
                jr      $ra
                addu    $v0, $v1, $v0
```

Ответ: G.1.13 (стр. 989).

19.7.3. Упражнение #3

Используя документацию MSDN[14], найдите, какие флаги использовались в вызове win32-функции `MessageBox()`.

Листинг 19.67: Оптимизирующий MSVC 2010

```
_main   PROC
        push    278595          ; 00044043H
        push    OFFSET $SG79792 ; 'caption'
        push    OFFSET $SG79793 ; 'hello, world!'
        push    0
        call    DWORD PTR __imp__MessageBoxA@16
        xor     eax, eax
        ret     0
_main   ENDP
```

Ответ: G.1.13 (стр. 989).

19.7.4. Упражнение #4

Что делает этот код?

Листинг 19.68: Оптимизирующий MSVC 2010

```
_m$ = 8         ; size = 4
_n$ = 12        ; size = 4
_f      PROC
        mov     ecx, DWORD PTR _n$[esp-4]
        xor     eax, eax
        xor     edx, edx
        test    ecx, ecx
        je      SHORT $LN2@f
        push    esi
        mov     esi, DWORD PTR _m$[esp]
$LL3@f:
        test    cl, 1
        je      SHORT $LN1@f
        add     eax, esi
        adc     edx, 0
$LN1@f:
        add     esi, esi
        shr     ecx, 1
        jne     SHORT $LL3@f
        pop     esi
$LN2@f:
        ret     0
_f      ENDP
```

Листинг 19.69: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
f PROC
        PUSH     {r4,lr}
        MOV      r3,r0
        MOV      r0,#0
        MOV      r2,r0
        MOV      r12,r0
        B        |L0.48|
|L0.24|
        TST      r1,#1
        BEQ      |L0.40|
        ADDS     r0,r0,r3
        ADC      r2,r2,r12
|L0.40|
        LSL      r3,r3,#1
        LSR      r1,r1,#1
|L0.48|
        CMP      r1,#0
        MOVEQ    r1,r2
```

[14] Microsoft Developer Network

```
        BNE      |L0.24|
        POP      {r4,pc}
        ENDP
```

Листинг 19.70: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
f PROC
        PUSH     {r4,r5,lr}
        MOVS     r3,r0
        MOVS     r0,#0
        MOVS     r2,r0
        MOVS     r4,r0
        B        |L0.24|
|L0.12|
        LSLS     r5,r1,#31
        BEQ      |L0.20|
        ADDS     r0,r0,r3
        ADCS     r2,r2,r4
|L0.20|
        LSLS     r3,r3,#1
        LSRS     r1,r1,#1
|L0.24|
        CMP      r1,#0
        BNE      |L0.12|
        MOVS     r1,r2
        POP      {r4,r5,pc}
        ENDP
```

Листинг 19.71: Оптимизирующий GCC 4.9 (ARM64)

```
f:
        mov     w2, w0
        mov     x0, 0
        cbz     w1, .L2
.L3:
        and     w3, w1, 1
        lsr     w1, w1, 1
        cmp     w3, wzr
        add     x3, x0, x2, uxtw
        lsl     w2, w2, 1
        csel    x0, x3, x0, ne
        cbnz    w1, .L3
.L2:
        ret
```

Листинг 19.72: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```
mult:
                beqz    $a1, loc_40
                move    $a3, $zero
                move    $a2, $zero
                addu    $t0, $a3, $a0

loc_10:                                 # CODE XREF: mult+38
                sltu    $t1, $t0, $a3
                move    $v1, $t0
                andi    $t0, $a1, 1
                addu    $t1, $a2
                beqz    $t0, loc_30
                srl     $a1, 1
                move    $a3, $v1
                move    $a2, $t1

loc_30:                                 # CODE XREF: mult+20
                beqz    $a1, loc_44
                sll     $a0, 1
                b       loc_10
                addu    $t0, $a3, $a0
loc_40:                                 # CODE XREF: mult
                move    $a2, $zero
```

```
loc_44:                                 # CODE XREF: mult:loc_30
                move    $v0, $a2
                jr      $ra
                move    $v1, $a3
```

Ответ: G.1.13 (стр. 990).

Глава 20

Линейный конгруэнтный генератор как генератор псевдослучайных чисел

Линейный конгруэнтный генератор, пожалуй, самый простой способ генерировать псевдослучайные числа. Он не в почете в наше время[1], но он настолько прост (только одно умножение, одно сложение и одна операция «И»), что мы можем использовать его в качестве примера.

```
#include <stdint.h>

// константы из книги Numerical Recipes
#define RNG_a 1664525
#define RNG_c 1013904223

static uint32_t rand_state;

void my_srand (uint32_t init)
{
        rand_state=init;
}

int my_rand ()
{
        rand_state=rand_state*RNG_a;
        rand_state=rand_state+RNG_c;
        return rand_state & 0x7fff;
}
```

Здесь две функции: одна используется для инициализации внутреннего состояния, а вторая вызывается собственно для генерации псевдослучайных чисел.

Мы видим что в алгоритме применяются две константы. Они взяты из [Pre+07]. Определим их используя выражение Си/Си++ `#define`. Это макрос. Разница между макросом в Си/Си++ и константой в том, что все макросы заменяются на значения препроцессором Си/Си++ и они не занимают места в памяти как переменные. А константы, напротив, это переменные только для чтения. Можно взять указатель (или адрес) переменной-константы, но это невозможно сделать с макросом.

Последняя операция «И» нужна, потому что согласно стандарту Си `my_rand()` должна возвращать значение в пределах 0..32767. Если вы хотите получать 32-битные псевдослучайные значения, просто уберите последнюю операцию «И».

20.1. x86

Листинг 20.1: Оптимизирующий MSVC 2013

```
_BSS    SEGMENT
_rand_state DD  01H DUP (?)
_BSS    ENDS

_init$ = 8
_srand  PROC
```

[1] Вихрь Мерсенна куда лучше

```
        mov     eax, DWORD PTR _init$[esp-4]
        mov     DWORD PTR _rand_state, eax
        ret     0
_srand  ENDP

_TEXT   SEGMENT
_rand   PROC
        imul    eax, DWORD PTR _rand_state, 1664525
        add     eax, 1013904223         ; 3c6ef35fH
        mov     DWORD PTR _rand_state, eax
        and     eax, 32767              ; 00007fffH
        ret     0
_rand   ENDP

_TEXT   ENDS
```

Вот мы это и видим: обе константы встроены в код. Память для них не выделяется. Функция `my_srand()` просто копирует входное значение во внутреннюю переменную `rand_state`.

`my_rand()` берет её, вычисляет следующее состояние `rand_state`, обрезает его и оставляет в регистре EAX.

Неоптимизированная версия побольше:

Листинг 20.2: Неоптимизирующий MSVC 2013

```
_BSS    SEGMENT
_rand_state DD  01H DUP (?)
_BSS    ENDS

_init$ = 8
_srand  PROC
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        mov     eax, DWORD PTR _init$[ebp]
        mov     DWORD PTR _rand_state, eax
        pop     ebp
        ret     0
_srand  ENDP

_TEXT   SEGMENT
_rand   PROC
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        imul    eax, DWORD PTR _rand_state, 1664525
        mov     DWORD PTR _rand_state, eax
        mov     ecx, DWORD PTR _rand_state
        add     ecx, 1013904223         ; 3c6ef35fH
        mov     DWORD PTR _rand_state, ecx
        mov     eax, DWORD PTR _rand_state
        and     eax, 32767              ; 00007fffH
        pop     ebp
        ret     0
_rand   ENDP

_TEXT   ENDS
```

20.2. x64

Версия для x64 почти такая же, и использует 32-битные регистры вместо 64-битных (потому что мы работаем здесь с переменными типа *int*). Но функция `my_srand()` берет входной аргумент из регистра ECX, а не из стека:

Листинг 20.3: Оптимизирующий MSVC 2013 x64

```
_BSS    SEGMENT
rand_state DD   01H DUP (?)
_BSS    ENDS

init$ = 8
my_srand PROC
```

```
; ECX = входной аргумент
        mov     DWORD PTR rand_state, ecx
        ret     0
my_srand ENDP

_TEXT   SEGMENT
my_rand PROC
        imul    eax, DWORD PTR rand_state, 1664525      ; 0019660dH
        add     eax, 1013904223                         ; 3c6ef35fH
        mov     DWORD PTR rand_state, eax
        and     eax, 32767                              ; 00007fffH
        ret     0
my_rand ENDP

_TEXT   ENDS
```

GCC делает почти такой же код.

20.3. 32-bit ARM

Листинг 20.4: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
my_srand PROC
        LDR      r1,|L0.52|  ; загрузить указатель на rand_state
        STR      r0,[r1,#0]  ; сохранить rand_state
        BX       lr
        ENDP

my_rand PROC
        LDR      r0,|L0.52|  ; загрузить указатель на rand_state
        LDR      r2,|L0.56|  ; загрузить RNG_a
        LDR      r1,[r0,#0]  ; загрузить rand_state
        MUL      r1,r2,r1
        LDR      r2,|L0.60|  ; загрузить RNG_c
        ADD      r1,r1,r2
        STR      r1,[r0,#0]  ; сохранить rand_state
; AND c 0x7FFF:
        LSL      r0,r1,#17
        LSR      r0,r0,#17
        BX       lr
        ENDP

|L0.52|
        DCD      ||.data||
|L0.56|
        DCD      0x0019660d
|L0.60|
        DCD      0x3c6ef35f

        AREA ||.data||, DATA, ALIGN=2

rand_state
        DCD      0x00000000
```

В ARM инструкцию невозможно встроить 32-битную константу, так что Keil-у приходится размещать их отдельно и дополнительно загружать.

Вот еще что интересно: константу 0x7FFF также нельзя встроить. Поэтому Keil сдвигает `rand_state` влево на 17 бит и затем сдвигает вправо на 17 бит. Это аналогично Си/Си++-выражению $(rand\_state \ll 17) \gg 17$. Выглядит как бессмысленная операция, но тем не менее, что она делает это очищает старшие 17 бит, оставляя младшие 15 бит нетронутыми, и это наша цель, в конце концов.

Оптимизирующий Keil для режима Thumb делает почти такой же код.

20.4. MIPS

Листинг 20.5: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
my_srand:
; записать $a0 в rand_state:
                lui     $v0, (rand_state >> 16)
                jr      $ra
                sw      $a0, rand_state
my_rand:
; загрузить rand_state в $v0:
                lui     $v1, (rand_state >> 16)
                lw      $v0, rand_state
                or      $at, $zero  ; load delay slot
; умножить rand_state в $v0 на 1664525 (RNG_a):
                sll     $a1, $v0, 2
                sll     $a0, $v0, 4
                addu    $a0, $a1, $a0
                sll     $a1, $a0, 6
                subu    $a0, $a1, $a0
                addu    $a0, $v0
                sll     $a1, $a0, 5
                addu    $a0, $a1
                sll     $a0, 3
                addu    $v0, $a0, $v0
                sll     $a0, $v0, 2
                addu    $v0, $a0
; прибавить 1013904223 (RNG_c)
; инструкция LI объединена в IDA из LUI и ORI
                li      $a0, 0x3C6EF35F
                addu    $v0, $a0
; сохранить в rand_state:
                sw      $v0, (rand_state & 0xFFFF)($v1)
                jr      $ra
                andi    $v0, 0x7FFF ; branch delay slot
```

Ух, мы видим здесь только одну константу (0x3C6EF35F или 1013904223). Где же вторая (1664525)?

Похоже, умножение на 1664525 сделано только при помощи сдвигов и прибавлений! Проверим эту версию:

```
#define RNG_a 1664525

int f (int a)
{
        return a*RNG_a;
}
```

Листинг 20.6: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
f:
                sll     $v1, $a0, 2
                sll     $v0, $a0, 4
                addu    $v0, $v1, $v0
                sll     $v1, $v0, 6
                subu    $v0, $v1, $v0
                addu    $v0, $a0
                sll     $v1, $v0, 5
                addu    $v0, $v1
                sll     $v0, 3
                addu    $a0, $v0, $a0
                sll     $v0, $a0, 2
                jr      $ra
                addu    $v0, $a0, $v0 ; branch delay slot
```

Действительно!

20.4.1. Перемещения в MIPS («relocs»)

Ещё поговорим о том, как на самом деле происходят операции загрузки из памяти и запись в память. Листинги здесь были сделаны в IDA, которая убирает немного деталей.

Запустим objdump дважды: чтобы получить дизассемблированный листинг и список перемещений:

Листинг 20.7: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (objdump)

```
# objdump -D rand_O3.o

...

00000000 <my_srand>:
   0:   3c020000        lui     v0,0x0
   4:   03e00008        jr      ra
   8:   ac440000        sw      a0,0(v0)

0000000c <my_rand>:
   c:   3c030000        lui     v1,0x0
  10:   8c620000        lw      v0,0(v1)
  14:   00200825        move    at,at
  18:   00022880        sll     a1,v0,0x2
  1c:   00022100        sll     a0,v0,0x4
  20:   00a42021        addu    a0,a1,a0
  24:   00042980        sll     a1,a0,0x6
  28:   00a42023        subu    a0,a1,a0
  2c:   00822021        addu    a0,a0,v0
  30:   00042940        sll     a1,a0,0x5
  34:   00852021        addu    a0,a0,a1
  38:   000420c0        sll     a0,a0,0x3
  3c:   00821021        addu    v0,a0,v0
  40:   00022080        sll     a0,v0,0x2
  44:   00441021        addu    v0,v0,a0
  48:   3c043c6e        lui     a0,0x3c6e
  4c:   3484f35f        ori     a0,a0,0xf35f
  50:   00441021        addu    v0,v0,a0
  54:   ac620000        sw      v0,0(v1)
  58:   03e00008        jr      ra
  5c:   30427fff        andi    v0,v0,0x7fff

...

# objdump -r rand_O3.o

...

RELOCATION RECORDS FOR [.text]:
OFFSET   TYPE              VALUE
00000000 R_MIPS_HI16       .bss
00000008 R_MIPS_LO16       .bss
0000000c R_MIPS_HI16       .bss
00000010 R_MIPS_LO16       .bss
00000054 R_MIPS_LO16       .bss

...
```

Рассмотрим два перемещения для функции `my_srand()`. Первое, для адреса 0, имеет тип `R_MIPS_HI16`, и второе, для адреса 8, имеет тип `R_MIPS_LO16`. Это значит, что адрес начала сегмента .bss будет записан в инструкцию по адресу 0 (старшая часть адреса) и по адресу 8 (младшая асть адреса). Ведь переменная `rand_state` находится в самом начале сегмента .bss. Так что мы видим нули в операндах инструкций `LUI` и `SW` потому что там пока ничего нет — компилятор не знает, что туда записать. Линкер это исправит и старшая часть адреса будет записана в операнд инструкции `LUI` и младшая часть адреса — в операнд инструкции `SW`. `SW` просуммирует младшую асть адреса и то что находится в регистре $V0 (там старшая часть).

Та же история и с функцией my_rand(): перемещение R_MIPS_HI16 указывает линкеру записать старшую часть адреса сегмента .bss в инструкцию `LUI`. Так что старшая часть адреса переменной rand_state находится в регистре $V1. Инструкция `LW` по адресу 0x10 просуммирует старшую и младшую часть и загрузит значение переменной rand_state в $V1. Инструкция `SW` по адресу 0x54 также просуммирует и затем запишет новое значение в глобальную переменную rand_state.

IDA обрабатывает перемещения при загрузке, и таким образом эти детали скрываются. Но мы должны о них помнить.

20.5. Версия этого примера для многопоточной среды

Версия примера для многопоточной среды будет рассмотрена позже: 65.1 (стр. 697).

Глава 21

Структуры

В принципе, структура в Си/Си++ это, с некоторыми допущениями, просто всегда лежащий рядом, и в той же последовательности, набор переменных, не обязательно одного типа [1].

21.1. MSVC: Пример SYSTEMTIME

Возьмем, к примеру, структуру SYSTEMTIME[2] из win32 описывающую время.

Она объявлена так:

Листинг 21.1: WinBase.h

```
typedef struct _SYSTEMTIME {
  WORD wYear;
  WORD wMonth;
  WORD wDayOfWeek;
  WORD wDay;
  WORD wHour;
  WORD wMinute;
  WORD wSecond;
  WORD wMilliseconds;
} SYSTEMTIME, *PSYSTEMTIME;
```

Пишем на Си функцию для получения текущего системного времени:

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>

void main()
{
    SYSTEMTIME t;
    GetSystemTime (&t);

    printf ("%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d\n",
        t.wYear, t.wMonth, t.wDay,
        t.wHour, t.wMinute, t.wSecond);

    return;
};
```

Что в итоге (MSVC 2010):

Листинг 21.2: MSVC 2010 /GS-

```
_t$ = -16 ; size = 16
_main      PROC
    push   ebp
    mov    ebp, esp
    sub    esp, 16
    lea    eax, DWORD PTR _t$[ebp]
```

[1] AKA «гетерогенный контейнер»
[2] MSDN: SYSTEMTIME structure

```
    push   eax
    call   DWORD PTR __imp__GetSystemTime@4
    movzx  ecx, WORD PTR _t$[ebp+12] ; wSecond
    push   ecx
    movzx  edx, WORD PTR _t$[ebp+10] ; wMinute
    push   edx
    movzx  eax, WORD PTR _t$[ebp+8] ; wHour
    push   eax
    movzx  ecx, WORD PTR _t$[ebp+6] ; wDay
    push   ecx
    movzx  edx, WORD PTR _t$[ebp+2] ; wMonth
    push   edx
    movzx  eax, WORD PTR _t$[ebp] ; wYear
    push   eax
    push   OFFSET $SG78811 ; '%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d', 0aH, 00H
    call   _printf
    add    esp, 28
    xor    eax, eax
    mov    esp, ebp
    pop    ebp
    ret    0
_main      ENDP
```

Под структуру в стеке выделено 16 байт — именно столько будет `sizeof(WORD)*8` (в структуре 8 переменных с типом WORD).

Обратите внимание на тот факт, что структура начинается с поля `wYear`. Можно сказать, что в качестве аргумента для `GetSystemTime()`[3] передается указатель на структуру SYSTEMTIME, но можно также сказать, что передается указатель на поле `wYear`, что одно и тоже! `GetSystemTime()` пишет текущий год в тот WORD на который указывает переданный указатель, затем сдвигается на 2 байта вправо, пишет текущий месяц, и т.д., и т.д.

[3] MSDN: GetSystemTime function

21.1.1. OllyDbg

Компилируем этот пример в MSVC 2010 с ключами `/GS- /MD` и запускаем в OllyDbg. Открываем окна данных и стека по адресу, который передается в качестве первого аргумента в функцию `GetSystemTime()`, ждем пока эта функция исполнится, и видим следующее:



Рис. 21.1: OllyDbg: `GetSystemTime()` только что исполнилась

Точное системное время на моем компьютере, в которое исполнилась функция, это 9 декабря 2014, 22:29:52:



Рис. 21.2: OllyDbg: Вывод `printf()`

Таким образом, в окне данных мы видим следующие 16 байт:

```
DE 07 0C 00 02 00 09 00 16 00 1D 00 34 00 D4 03
```

Каждые два байта отражают одно поле структуры. А так как порядок байт (endianness) *little endian*, то в начале следует младший байт, затем старший. Следовательно, вот какие 16-битные числа сейчас записаны в памяти :

Шестнадцатеричное число	десятичное число	имя поля
0x07DE	2014	wYear
0x000C	12	wMonth
0x0002	2	wDayOfWeek
0x0009	9	wDay
0x0016	22	wHour
0x001D	29	wMinute
0x0034	52	wSecond
0x03D4	980	wMilliseconds

В окне стека, видны те же значения, только они сгруппированы как 32-битные значения .

Затем `printf()` просто берет нужные значения и выводит их на консоль .

Некоторые поля `printf()` не выводит (`wDayOfWeek` и `wMilliseconds`), но они находятся в памяти и доступны для использования.

21.1.2. Замена структуры массивом

Тот факт, что поля структуры — это просто переменные расположенные рядом, легко проиллюстрировать следующим образом. Глядя на описание структуры `SYSTEMTIME`, можно переписать этот простой пример так:

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>

void main()
{
    WORD array[8];
    GetSystemTime (array);

    printf ("%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d\n",
        array[0] /* wYear */, array[1] /* wMonth */, array[3] /* wDay */,
        array[4] /* wHour */, array[5] /* wMinute */, array[6] /* wSecond */);

    return;
};
```

Компилятор немного ворчит:

```
systemtime2.c(7) : warning C4133: 'function' : incompatible types - from 'WORD [8]' to 'LPSYSTEMTIME'
```

Тем не менее, выдает такой код:

Листинг 21.3: Неоптимизирующий MSVC 2010

```
$SG78573 DB     '%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d', 0aH, 00H

_array$ = -16   ; size = 16
_main   PROC
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        sub     esp, 16
        lea     eax, DWORD PTR _array$[ebp]
        push    eax
        call    DWORD PTR __imp__GetSystemTime@4
        movzx   ecx, WORD PTR _array$[ebp+12] ; wSecond
        push    ecx
        movzx   edx, WORD PTR _array$[ebp+10] ; wMinute
        push    edx
        movzx   eax, WORD PTR _array$[ebp+8] ; wHoure
        push    eax
        movzx   ecx, WORD PTR _array$[ebp+6] ; wDay
        push    ecx
        movzx   edx, WORD PTR _array$[ebp+2] ; wMonth
        push    edx
        movzx   eax, WORD PTR _array$[ebp] ; wYear
        push    eax
        push    OFFSET $SG78573
        call    _printf
        add     esp, 28
        xor     eax, eax
        mov     esp, ebp
        pop     ebp
        ret     0
_main   ENDP
```

И это работает так же!

Любопытно что результат на ассемблере неотличим от предыдущего . Таким образом, глядя на этот код, никогда нельзя сказать с уверенностью, была ли там объявлена структура, либо просто набор переменных.

Тем не менее, никто в здравом уме делать так не будет. Потому что это неудобно. К тому же, иногда, поля в структуре могут меняться разработчиками, переставляться местами, и т.д.

С OllyDbg этот пример изучать не будем, потому что он будет точно такой же, как и в случае со структурой.

21.2. Выделяем место для структуры через malloc()

Однако, бывает и так, что проще хранить структуры не в стеке, а в куче:

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>

void main()
{
    SYSTEMTIME *t;

    t=(SYSTEMTIME *)malloc (sizeof (SYSTEMTIME));

    GetSystemTime (t);

    printf ("%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d\n",
        t->wYear, t->wMonth, t->wDay,
        t->wHour, t->wMinute, t->wSecond);

    free (t);

    return;
};
```

Скомпилируем на этот раз с оптимизацией (/Ox) чтобы было проще увидеть то, что нам нужно.

Листинг 21.4: Оптимизирующий MSVC

```
_main      PROC
    push   esi
    push   16
    call   _malloc
    add    esp, 4
    mov    esi, eax
    push   esi
    call   DWORD PTR __imp__GetSystemTime@4
    movzx  eax, WORD PTR [esi+12] ; wSecond
    movzx  ecx, WORD PTR [esi+10] ; wMinute
    movzx  edx, WORD PTR [esi+8] ; wHour
    push   eax
    movzx  eax, WORD PTR [esi+6] ; wDay
    push   ecx
    movzx  ecx, WORD PTR [esi+2] ; wMonth
    push   edx
    movzx  edx, WORD PTR [esi] ; wYear
    push   eax
    push   ecx
    push   edx
    push   OFFSET $SG78833
    call   _printf
    push   esi
    call   _free
    add    esp, 32
    xor    eax, eax
    pop    esi
    ret    0
_main      ENDP
```

Итак, `sizeof(SYSTEMTIME) = 16`, именно столько байт выделяется при помощи `malloc()`. Она возвращает указатель на только что выделенный блок памяти в EAX, который копируется в ESI. Win32 функция `GetSystemTime()` обязуется сохранить состояние ESI, поэтому здесь оно нигде не сохраняется и продолжает использоваться после вызова `GetSystemTime()`.

Новая инструкция — MOVZX (*Move with Zero eXtend*). Она нужна почти там же где и MOVSX, только всегда очищает остальные биты в 0. Дело в том, что `printf()` требует 32-битный тип *int*, а в структуре лежит WORD — это 16-битный беззнаковый тип. Поэтому копируя значение из WORD в *int*, нужно очистить биты от 16 до 31, иначе там будет просто случайный мусор, оставшийся от предыдущих действий с регистрами.

В этом примере можно также представить структуру как массив 8-и WORD-ов:

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>

void main()
```

```
{
    WORD *t;

    t=(WORD *)malloc (16);

    GetSystemTime (t);

    printf ("%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d\n",
        t[0] /* wYear */, t[1] /* wMonth */, t[3] /* wDay */,
        t[4] /* wHour */, t[5] /* wMinute */, t[6] /* wSecond */);

    free (t);

    return;
};
```

Получим такое:

Листинг 21.5: Оптимизирующий MSVC

```
$SG78594 DB     '%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d', 0aH, 00H

_main   PROC
        push    esi
        push    16
        call    _malloc
        add     esp, 4
        mov     esi, eax
        push    esi
        call    DWORD PTR __imp__GetSystemTime@4
        movzx   eax, WORD PTR [esi+12]
        movzx   ecx, WORD PTR [esi+10]
        movzx   edx, WORD PTR [esi+8]
        push    eax
        movzx   eax, WORD PTR [esi+6]
        push    ecx
        movzx   ecx, WORD PTR [esi+2]
        push    edx
        movzx   edx, WORD PTR [esi]
        push    eax
        push    ecx
        push    edx
        push    OFFSET $SG78594
        call    _printf
        push    esi
        call    _free
        add     esp, 32
        xor     eax, eax
        pop     esi
        ret     0
_main   ENDP
```

И снова мы получаем идентичный код, неотличимый от предыдущего. Но и снова нужно отметить, что в реальности так лучше не делать, если только вы не знаете точно, что вы делаете.

21.3. UNIX: struct tm

21.3.1. Linux

В Линуксе, для примера, возьмем структуру `tm` из `time.h`:

```
#include <stdio.h>
#include <time.h>

void main()
{
    struct tm t;
    time_t unix_time;
```

```
    unix_time=time(NULL);

    localtime_r (&unix_time, &t);

    printf ("Year: %d\n", t.tm_year+1900);
    printf ("Month: %d\n", t.tm_mon);
    printf ("Day: %d\n", t.tm_mday);
    printf ("Hour: %d\n", t.tm_hour);
    printf ("Minutes: %d\n", t.tm_min);
    printf ("Seconds: %d\n", t.tm_sec);
};
```

Компилируем при помощи GCC 4.4.1:

Листинг 21.6: GCC 4.4.1

```
main proc near
     push    ebp
     mov     ebp, esp
     and     esp, 0FFFFFFF0h
     sub     esp, 40h
     mov     dword ptr [esp], 0 ; первый аргумент для time()
     call    time
     mov     [esp+3Ch], eax
     lea     eax, [esp+3Ch]  ; берем указатель на то что вернула time()
     lea     edx, [esp+10h]  ; по ESP+10h будет начинаться структура struct tm
     mov     [esp+4], edx    ; передаем указатель на начало структуры
     mov     [esp], eax      ; передаем указатель на результат time()
     call    localtime_r
     mov     eax, [esp+24h]  ; tm_year
     lea     edx, [eax+76Ch] ; edx=eax+1900
     mov     eax, offset format ; "Year: %d\n"
     mov     [esp+4], edx
     mov     [esp], eax
     call    printf
     mov     edx, [esp+20h]      ; tm_mon
     mov     eax, offset aMonthD ; "Month: %d\n"
     mov     [esp+4], edx
     mov     [esp], eax
     call    printf
     mov     edx, [esp+1Ch]     ; tm_mday
     mov     eax, offset aDayD  ; "Day: %d\n"
     mov     [esp+4], edx
     mov     [esp], eax
     call    printf
     mov     edx, [esp+18h]     ; tm_hour
     mov     eax, offset aHourD ; "Hour: %d\n"
     mov     [esp+4], edx
     mov     [esp], eax
     call    printf
     mov     edx, [esp+14h]        ; tm_min
     mov     eax, offset aMinutesD ; "Minutes: %d\n"
     mov     [esp+4], edx
     mov     [esp], eax
     call    printf
     mov     edx, [esp+10h]
     mov     eax, offset aSecondsD ; "Seconds: %d\n"
     mov     [esp+4], edx          ; tm_sec
     mov     [esp], eax
     call    printf
     leave
     retn
main endp
```

К сожалению, по какой-то причине, IDA не сформировала названия локальных переменных в стеке. Но так как мы уже опытные реверсеры :-) то можем обойтись и без этого в таком простом примере.

Обратите внимание на `lea edx, [eax+76Ch]` — эта инструкция прибавляет 0x76C (1900) к EAX, но не модифицирует флаги. См. также соответствующий раздел об инструкции LEA (A.6.2 (стр. 965)).

GDB

Попробуем загрузить пример в GDB [4]:

Листинг 21.7: GDB

```
dennis@ubuntuvm:~/polygon$ date
Mon Jun  2 18:10:37 EEST 2014
dennis@ubuntuvm:~/polygon$ gcc GCC_tm.c -o GCC_tm
dennis@ubuntuvm:~/polygon$ gdb GCC_tm
GNU gdb (GDB) 7.6.1-ubuntu
Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "i686-linux-gnu".
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>...
Reading symbols from /home/dennis/polygon/GCC_tm...(no debugging symbols found)...done.
(gdb) b printf
Breakpoint 1 at 0x8048330
(gdb) run
Starting program: /home/dennis/polygon/GCC_tm

Breakpoint 1, __printf (format=0x80485c0 "Year: %d\n") at printf.c:29
29      printf.c: No such file or directory.
(gdb) x/20x $esp
0xbffff0dc:     0x080484c3      0x080485c0      0x000007de      0x00000000
0xbffff0ec:     0x08048301      0x538c93ed      0x00000025      0x0000000a
0xbffff0fc:     0x00000012      0x00000002      0x00000005      0x00000072
0xbffff10c:     0x00000001      0x00000098      0x00000001      0x00002a30
0xbffff11c:     0x0804b090      0x08048530      0x00000000      0x00000000
(gdb)
```

Мы легко находим нашу структуру в стеке. Для начала, посмотрим, как она объявлена в *time.h*:

Листинг 21.8: time.h

```
struct tm
{
  int   tm_sec;
  int   tm_min;
  int   tm_hour;
  int   tm_mday;
  int   tm_mon;
  int   tm_year;
  int   tm_wday;
  int   tm_yday;
  int   tm_isdst;
};
```

Обратите внимание что здесь 32-битные *int* вместо WORD в SYSTEMTIME. Так что, каждое поле занимает 32-битное слово.

Вот поля нашей структуры в стеке:

```
0xbffff0dc:     0x080484c3      0x080485c0      0x000007de      0x00000000
0xbffff0ec:     0x08048301      0x538c93ed      0x00000025 sec  0x0000000a min
0xbffff0fc:     0x00000012 hour 0x00000002 mday 0x00000005 mon  0x00000072 year
0xbffff10c:     0x00000001 wday 0x00000098 yday 0x00000001 isdst0x00002a30
0xbffff11c:     0x0804b090      0x08048530      0x00000000      0x00000000
```

Либо же, в виде таблицы:

[4] Результат работы *date* немного подправлен в целях демонстрации. Конечно же, в реальности, нельзя так быстро запустить GDB, чтобы значение секунд осталось бы таким же.

Шестнадцатеричное число	десятичное число	имя поля
0x00000025	37	tm_sec
0x0000000a	10	tm_min
0x00000012	18	tm_hour
0x00000002	2	tm_mday
0x00000005	5	tm_mon
0x00000072	114	tm_year
0x00000001	1	tm_wday
0x00000098	152	tm_yday
0x00000001	1	tm_isdst

Как и в примере с SYSTEMTIME (21.1 (стр. 362)), здесь есть и другие поля, готовые для использования, но в нашем примере они не используются, например, tm_wday, tm_yday, tm_isdst.

21.3.2. ARM

Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

Этот же пример:

Листинг 21.9: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
var_38 = -0x38
var_34 = -0x34
var_30 = -0x30
var_2C = -0x2C
var_28 = -0x28
var_24 = -0x24
timer  = -0xC

        PUSH    {LR}
        MOVS    R0, #0          ; timer
        SUB     SP, SP, #0x34
        BL      time
        STR     R0, [SP,#0x38+timer]
        MOV     R1, SP          ; tp
        ADD     R0, SP, #0x38+timer ; timer
        BL      localtime_r
        LDR     R1, =0x76C
        LDR     R0, [SP,#0x38+var_24]
        ADDS    R1, R0, R1
        ADR     R0, aYearD      ; "Year: %d\n"
        BL      __2printf
        LDR     R1, [SP,#0x38+var_28]
        ADR     R0, aMonthD     ; "Month: %d\n"
        BL      __2printf
        LDR     R1, [SP,#0x38+var_2C]
        ADR     R0, aDayD       ; "Day: %d\n"
        BL      __2printf
        LDR     R1, [SP,#0x38+var_30]
        ADR     R0, aHourD      ; "Hour: %d\n"
        BL      __2printf
        LDR     R1, [SP,#0x38+var_34]
        ADR     R0, aMinutesD   ; "Minutes: %d\n"
        BL      __2printf
        LDR     R1, [SP,#0x38+var_38]
        ADR     R0, aSecondsD   ; "Seconds: %d\n"
        BL      __2printf
        ADD     SP, SP, #0x34
        POP     {PC}
```

Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим Thumb-2)

IDA «узнала» структуру `tm` (потому что IDA «знает» типы аргументов библиотечных функций, таких как `localtime_r()`), поэтому показала здесь обращения к отдельным элементам структуры и присвоила им имена .

Листинг 21.10: Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим Thumb-2)

```
var_38 = -0x38
var_34 = -0x34

       PUSH {R7,LR}
       MOV  R7, SP
       SUB  SP, SP, #0x30
       MOVS R0, #0  ; time_t *
       BLX  _time
       ADD  R1, SP, #0x38+var_34 ; struct tm *
       STR  R0, [SP,#0x38+var_38]
       MOV  R0, SP  ; time_t *
       BLX  _localtime_r
       LDR  R1, [SP,#0x38+var_34.tm_year]
       MOV  R0, 0xF44 ; "Year: %d\n"
       ADD  R0, PC  ; char *
       ADDW R1, R1, #0x76C
       BLX  _printf
       LDR  R1, [SP,#0x38+var_34.tm_mon]
       MOV  R0, 0xF3A ; "Month: %d\n"
       ADD  R0, PC  ; char *
       BLX  _printf
       LDR  R1, [SP,#0x38+var_34.tm_mday]
       MOV  R0, 0xF35 ; "Day: %d\n"
       ADD  R0, PC  ; char *
       BLX  _printf
       LDR  R1, [SP,#0x38+var_34.tm_hour]
       MOV  R0, 0xF2E ; "Hour: %d\n"
       ADD  R0, PC  ; char *
       BLX  _printf
       LDR  R1, [SP,#0x38+var_34.tm_min]
       MOV  R0, 0xF28 ; "Minutes: %d\n"
       ADD  R0, PC  ; char *
       BLX  _printf
       LDR  R1, [SP,#0x38+var_34]
       MOV  R0, 0xF25 ; "Seconds: %d\n"
       ADD  R0, PC  ; char *
       BLX  _printf
       ADD  SP, SP, #0x30
       POP  {R7,PC}

...

00000000 tm        struc ; (sizeof=0x2C, standard type)
00000000 tm_sec    DCD ?
00000004 tm_min    DCD ?
00000008 tm_hour   DCD ?
0000000C tm_mday   DCD ?
00000010 tm_mon    DCD ?
00000014 tm_year   DCD ?
00000018 tm_wday   DCD ?
0000001C tm_yday   DCD ?
00000020 tm_isdst  DCD ?
00000024 tm_gmtoff DCD ?
00000028 tm_zone   DCD ? ; offset
0000002C tm        ends
```

21.3.3. MIPS

Листинг 21.11: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
main:

; IDA не в курсе имен полей структуры, мы назвали их так вручную:

var_40          = -0x40
var_38          = -0x38
seconds         = -0x34
```

```
minutes         = -0x30
hour            = -0x2C
day             = -0x28
month           = -0x24
year            = -0x20
var_4           = -4

                lui     $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
                addiu   $sp, -0x50
                la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
                sw      $ra, 0x50+var_4($sp)
                sw      $gp, 0x50+var_40($sp)
                lw      $t9, (time & 0xFFFF)($gp)
                or      $at, $zero ; load delay slot, NOP
                jalr    $t9
                move    $a0, $zero ; branch delay slot, NOP
                lw      $gp, 0x50+var_40($sp)
                addiu   $a0, $sp, 0x50+var_38
                lw      $t9, (localtime_r & 0xFFFF)($gp)
                addiu   $a1, $sp, 0x50+seconds
                jalr    $t9
                sw      $v0, 0x50+var_38($sp) ; branch delay slot
                lw      $gp, 0x50+var_40($sp)
                lw      $a1, 0x50+year($sp)
                lw      $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
                la      $a0, $LC0        # "Year: %d\n"
                jalr    $t9
                addiu   $a1, 1900 ; branch delay slot
                lw      $gp, 0x50+var_40($sp)
                lw      $a1, 0x50+month($sp)
                lw      $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
                lui     $a0, ($LC1 >> 16)  # "Month: %d\n"
                jalr    $t9
                la      $a0, ($LC1 & 0xFFFF)  # "Month: %d\n" ; branch delay slot
                lw      $gp, 0x50+var_40($sp)
                lw      $a1, 0x50+day($sp)
                lw      $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
                lui     $a0, ($LC2 >> 16)  # "Day: %d\n"
                jalr    $t9
                la      $a0, ($LC2 & 0xFFFF)  # "Day: %d\n" ; branch delay slot
                lw      $gp, 0x50+var_40($sp)
                lw      $a1, 0x50+hour($sp)
                lw      $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
                lui     $a0, ($LC3 >> 16)  # "Hour: %d\n"
                jalr    $t9
                la      $a0, ($LC3 & 0xFFFF)  # "Hour: %d\n" ; branch delay slot
                lw      $gp, 0x50+var_40($sp)
                lw      $a1, 0x50+minutes($sp)
                lw      $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
                lui     $a0, ($LC4 >> 16)  # "Minutes: %d\n"
                jalr    $t9
                la      $a0, ($LC4 & 0xFFFF)  # "Minutes: %d\n" ; branch delay slot
                lw      $gp, 0x50+var_40($sp)
                lw      $a1, 0x50+seconds($sp)
                lw      $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
                lui     $a0, ($LC5 >> 16)  # "Seconds: %d\n"
                jalr    $t9
                la      $a0, ($LC5 & 0xFFFF)  # "Seconds: %d\n" ; branch delay slot
                lw      $ra, 0x50+var_4($sp)
                or      $at, $zero ; load delay slot, NOP
                jr      $ra
                addiu   $sp, 0x50

$LC0:           .ascii "Year: %d\n"<0>
$LC1:           .ascii "Month: %d\n"<0>
$LC2:           .ascii "Day: %d\n"<0>
$LC3:           .ascii "Hour: %d\n"<0>
$LC4:           .ascii "Minutes: %d\n"<0>
$LC5:           .ascii "Seconds: %d\n"<0>
```

Это тот пример, где branch delay slot-ы могут нас запутать. Например, в строке 35 есть инструкция «addiu $a1, 1900», добавляющая 1900 к числу года. Но она исполняется перед исполнением соответствующей JALR в строке 34, не забывайте.

21.3.4. Структура как набор переменных

Чтобы проиллюстрировать то что структура — это просто набор переменных, лежащих в одном месте, переделаем немного пример, еще раз заглянув в описание структуры *tm* : листинг.21.8.

```
#include <stdio.h>
#include <time.h>

void main()
{
    int tm_sec, tm_min, tm_hour, tm_mday, tm_mon, tm_year, tm_wday, tm_yday, tm_isdst;
    time_t unix_time;

    unix_time=time(NULL);

    localtime_r (&unix_time, &tm_sec);

    printf ("Year: %d\n", tm_year+1900);
    printf ("Month: %d\n", tm_mon);
    printf ("Day: %d\n", tm_mday);
    printf ("Hour: %d\n", tm_hour);
    printf ("Minutes: %d\n", tm_min);
    printf ("Seconds: %d\n", tm_sec);
};
```

N.B. В `localtime_r` передается указатель именно на `tm_sec`, т.е. на первый элемент «структуры».

В итоге, и этот компилятор поворчит:

Листинг 21.12: GCC 4.7.3

```
GCC_tm2.c: In function 'main':
GCC_tm2.c:11:5: warning: passing argument 2 of 'localtime_r' from incompatible pointer type [enabled ↙
    ↳ by default]
In file included from GCC_tm2.c:2:0:
/usr/include/time.h:59:12: note: expected 'struct tm *' but argument is of type 'int *'
```

Тем не менее, сгенерирует такое:

Листинг 21.13: GCC 4.7.3

```
main      proc near

var_30    = dword ptr -30h
var_2C    = dword ptr -2Ch
unix_time = dword ptr -1Ch
tm_sec    = dword ptr -18h
tm_min    = dword ptr -14h
tm_hour   = dword ptr -10h
tm_mday   = dword ptr -0Ch
tm_mon    = dword ptr -8
tm_year   = dword ptr -4

          push    ebp
          mov     ebp, esp
          and     esp, 0FFFFFFF0h
          sub     esp, 30h
          call    __main
          mov     [esp+30h+var_30], 0 ; arg 0
          call    time
          mov     [esp+30h+unix_time], eax
          lea     eax, [esp+30h+tm_sec]
          mov     [esp+30h+var_2C], eax
          lea     eax, [esp+30h+unix_time]
          mov     [esp+30h+var_30], eax
          call    localtime_r
```

```
        mov     eax, [esp+30h+tm_year]
        add     eax, 1900
        mov     [esp+30h+var_2C], eax
        mov     [esp+30h+var_30], offset aYearD ; "Year: %d\n"
        call    printf
        mov     eax, [esp+30h+tm_mon]
        mov     [esp+30h+var_2C], eax
        mov     [esp+30h+var_30], offset aMonthD ; "Month: %d\n"
        call    printf
        mov     eax, [esp+30h+tm_mday]
        mov     [esp+30h+var_2C], eax
        mov     [esp+30h+var_30], offset aDayD ; "Day: %d\n"
        call    printf
        mov     eax, [esp+30h+tm_hour]
        mov     [esp+30h+var_2C], eax
        mov     [esp+30h+var_30], offset aHourD ; "Hour: %d\n"
        call    printf
        mov     eax, [esp+30h+tm_min]
        mov     [esp+30h+var_2C], eax
        mov     [esp+30h+var_30], offset aMinutesD ; "Minutes: %d\n"
        call    printf
        mov     eax, [esp+30h+tm_sec]
        mov     [esp+30h+var_2C], eax
        mov     [esp+30h+var_30], offset aSecondsD ; "Seconds: %d\n"
        call    printf
        leave
        retn
main    endp
```

Этот код почти идентичен уже рассмотренному, и нельзя сказать, была ли структура в оригинальном исходном коде либо набор переменных.

И это работает. Однако, в реальности так лучше не делать. Обычно, неоптимизируюий компилятор располагает переменные в локальном стеке в том же порядке, в котором они объявляются в функции. Тем не менее, никакой гарантии нет.

Кстати, какой-нибудь другой компилятор может предупредить, что переменные `tm_year`, `tm_mon`, `tm_mday`, `tm_hour`, `tm_min`, но не `tm_sec`, используются без инициализации . Действительно, ведь компилятор не знает что они будут заполнены при вызове функции `localtime_r()`.

Мы выбрали именно этот пример для иллюстрации, потому что все члены структуры имеют тип *int*. Это не сработает, если поля структуры будут иметь размер 16 бит (WORD), как в случае со структурой `SYSTEMTIME` — `GetSystemTime()` заполнит их неверно (потому что локальные переменные выровнены по 32-битной границе). Читайте об этом в следующей секции: «Упаковка полей в структуре» (21.4 (стр. 377)).

Так что, структура — это просто набор переменных лежащих в одном месте, рядом. Можно было бы сказать, что структура — это инструкция компилятору, заставляющая его удерживать переменные в одном месте. Кстати, когда-то, в очень ранних версиях Си (перед 1972) структур не было вовсе [Rit93].

Здесь нет примера с отладчиком: потому что он будет полностью идентичным тому, что вы уже видели.

21.3.5. Структура как массив 32-битных слов

```
#include <stdio.h>
#include <time.h>

void main()
{
    struct tm t;
    time_t unix_time;
    int i;

    unix_time=time(NULL);

    localtime_r (&unix_time, &t);

    for (i=0; i<9; i++)
    {
        int tmp=((int*)&t)[i];
```

```
        printf ("0x%08X (%d)\n", tmp, tmp);
    };
};
```

Мы просто приводим (*cast*) указатель на структуру к массиву *int*-ов. И это работает! Запускаем пример 23:51:45 26-July-2014.

```
0x0000002D (45)
0x00000033 (51)
0x00000017 (23)
0x0000001A (26)
0x00000006 (6)
0x00000072 (114)
0x00000006 (6)
0x000000CE (206)
0x00000001 (1)
```

Переменные здесь в том же порядке, в котором они перечислены в определении структуры: 21.8 (стр. 369).

Вот как это компилируется:

Листинг 21.14: Оптимизирующий GCC 4.8.1

```
main            proc near
                push    ebp
                mov     ebp, esp
                push    esi
                push    ebx
                and     esp, 0FFFFFFF0h
                sub     esp, 40h
                mov     dword ptr [esp], 0 ; timer
                lea     ebx, [esp+14h]
                call    _time
                lea     esi, [esp+38h]
                mov     [esp+4], ebx    ; tp
                mov     [esp+10h], eax
                lea     eax, [esp+10h]
                mov     [esp], eax      ; timer
                call    _localtime_r
                nop
                lea     esi, [esi+0]    ; NOP
loc_80483D8:
; EBX здесь это указатель на структуру, ESI - указатель на её конец.
                mov     eax, [ebx]      ; загрузить 32-битное слово из массива
                add     ebx, 4          ; следующее поле в структуре
                mov     dword ptr [esp+4], offset a0x08xD ; "0x%08X (%d)\n"
                mov     dword ptr [esp], 1
                mov     [esp+0Ch], eax  ; передать значение в printf()
                mov     [esp+8], eax    ; передать значение в printf()
                call    ___printf_chk
                cmp     ebx, esi        ; достигли конца структуры?
                jnz     short loc_80483D8       ; нет - тогда загрузить следующее значение
                lea     esp, [ebp-8]
                pop     ebx
                pop     esi
                pop     ebp
                retn
main            endp
```

И действительно: место в локальном стеке в начале используется как структура, затем как массив.

Возможно даже модифицировать поля структуры через указатель.

И снова, это сомнительный хакерский способ, который не рекомендуется использовать в настоящем коде.

Упражнение

В качестве упражнения, попробуйте модифицировать (увеличить на 1) текущий номер месяца обращаясь со структурой как с массивом.

21.3.6. Структура как массив байт

Можно пойти еще дальше. Можно привести (*cast*) указатель к массиву байт и вывести его:

```
#include <stdio.h>
#include <time.h>

void main()
{
    struct tm t;
    time_t unix_time;
    int i, j;

    unix_time=time(NULL);

    localtime_r (&unix_time, &t);

    for (i=0; i<9; i++)
    {
        for (j=0; j<4; j++)
            printf ("0x%02X ", ((unsigned char*)&t)[i*4+j]);
        printf ("\n");
    };
};
```

```
0x2D 0x00 0x00 0x00
0x33 0x00 0x00 0x00
0x17 0x00 0x00 0x00
0x1A 0x00 0x00 0x00
0x06 0x00 0x00 0x00
0x72 0x00 0x00 0x00
0x06 0x00 0x00 0x00
0xCE 0x00 0x00 0x00
0x01 0x00 0x00 0x00
```

Мы также запускаем этот пример в 23:51:45 26-July-2014 [5]. Переменные точно такие же, как и в предыдущем выводе (21.3.5 (стр. 375)), и конечно, младший байт идет в самом начале, потому что это архитектура little-endian (31 (стр. 473)).

Листинг 21.15: Оптимизирующий GCC 4.8.1

```
main            proc near
                push    ebp
                mov     ebp, esp
                push    edi
                push    esi
                push    ebx
                and     esp, 0FFFFFFF0h
                sub     esp, 40h
                mov     dword ptr [esp], 0 ; timer
                lea     esi, [esp+14h]
                call    _time
                lea     edi, [esp+38h]  ; struct end
                mov     [esp+4], esi    ; tp
                mov     [esp+10h], eax
                lea     eax, [esp+10h]
                mov     [esp], eax      ; timer
                call    _localtime_r
                lea     esi, [esi+0]    ; NOP
; ESI здесь это указатель на структуру в локальном стеке. EDI это указатель на конец структуры.
loc_8048408:
                xor     ebx, ebx        ; j=0

loc_804840A:
                movzx   eax, byte ptr [esi+ebx] ; загрузить байт
                add     ebx, 1          ; j=j+1
                mov     dword ptr [esp+4], offset a0x02x ; "0x%02X "
                mov     dword ptr [esp], 1
                mov     [esp+8], eax    ; передать загруженный байт в printf()
```

[5] Время и дата такая же в целях демонстрации. Значения байт были подправлены.

```
                call    ___printf_chk
                cmp     ebx, 4
                jnz     short loc_804840A
; вывести символ перевода каретки (CR)
                mov     dword ptr [esp], 0Ah ; c
                add     esi, 4
                call    _putchar
                cmp     esi, edi        ; достигли конца структуры?
                jnz     short loc_8048408 ; j=0
                lea     esp, [ebp-0Ch]
                pop     ebx
                pop     esi
                pop     edi
                pop     ebp
                retn
main            endp
```

21.4. Упаковка полей в структуре

Достаточно немаловажный момент, это упаковка полей в структурах[6].

Возьмем простой пример:

```
#include <stdio.h>

struct s
{
    char a;
    int b;
    char c;
    int d;
};

void f(struct s s)
{
    printf ("a=%d; b=%d; c=%d; d=%d\n", s.a, s.b, s.c, s.d);
};

int main()
{
    struct s tmp;
    tmp.a=1;
    tmp.b=2;
    tmp.c=3;
    tmp.d=4;
    f(tmp);
};
```

Как видно, мы имеем два поля *char* (занимающий один байт) и еще два — *int* (по 4 байта).

21.4.1. x86

Компилируется это все в:

Листинг 21.16: MSVC 2012 /GS- /Ob0

```
1 _tmp$ = -16
2 _main    PROC
3     push   ebp
4     mov    ebp, esp
5     sub    esp, 16
6     mov    BYTE PTR _tmp$[ebp], 1      ; установить поле a
7     mov    DWORD PTR _tmp$[ebp+4], 2   ; установить поле b
8     mov    BYTE PTR _tmp$[ebp+8], 3    ; установить поле c
9     mov    DWORD PTR _tmp$[ebp+12], 4  ; установить поле d
```

[6] См. также: Wikipedia: Выравнивание данных

```
10      sub    esp, 16                    ; выделить место для временной структуры
11      mov    eax, esp
12      mov    ecx, DWORD PTR _tmp$[ebp]  ; скопировать нашу структуру во временную
13      mov    DWORD PTR [eax], ecx
14      mov    edx, DWORD PTR _tmp$[ebp+4]
15      mov    DWORD PTR [eax+4], edx
16      mov    ecx, DWORD PTR _tmp$[ebp+8]
17      mov    DWORD PTR [eax+8], ecx
18      mov    edx, DWORD PTR _tmp$[ebp+12]
19      mov    DWORD PTR [eax+12], edx
20      call    _f
21      add    esp, 16
22      xor    eax, eax
23      mov    esp, ebp
24      pop    ebp
25      ret    0
26  _main    ENDP
27
28  _s$ = 8 ; size = 16
29  ?f@@YAXUs@@@Z PROC ; f
30      push   ebp
31      mov    ebp, esp
32      mov    eax, DWORD PTR _s$[ebp+12]
33      push   eax
34      movsx  ecx, BYTE PTR _s$[ebp+8]
35      push   ecx
36      mov    edx, DWORD PTR _s$[ebp+4]
37      push   edx
38      movsx  eax, BYTE PTR _s$[ebp]
39      push   eax
40      push   OFFSET $SG3842
41      call   _printf
42      add    esp, 20
43      pop    ebp
44      ret    0
45  ?f@@YAXUs@@@Z ENDP ; f
46  _TEXT    ENDS
```

Кстати, мы передаем всю структуру, но в реальности, как видно, структура в начале копируется во временную структуру (выделение места под нее в стеке происходит в строке 10, а все 4 поля, по одному, копируются в строках 12 ... 19), затем передается только указатель на нее (или адрес). Структура копируется, потому что неизвестно, будет ли функция `f()` модифицировать структуру или нет. И если да, то структура внутри `main()` должна остаться той же. Мы могли бы использовать указатели на Си/Си++, и итоговый код был бы почти такой же, только копирования не было бы.

Мы видим здесь что адрес каждого поля в структуре выравнивается по 4-байтной границе. Так что каждый *char* здесь занимает те же 4 байта что и *int*. Зачем? Затем что процессору удобнее обращаться по таким адресам и кэшировать данные из памяти.

Но это не экономично по размеру данных.

Попробуем скомпилировать тот же исходник с опцией (/Zp1) (*/Zp[n] pack structures on n-byte boundary*).

Листинг 21.17: MSVC 2012 /GS- /Zp1

```
_main    PROC
    push   ebp
    mov    ebp, esp
    sub    esp, 12
    mov    BYTE PTR _tmp$[ebp], 1     ; установить поле a
    mov    DWORD PTR _tmp$[ebp+1], 2  ; установить поле b
    mov    BYTE PTR _tmp$[ebp+5], 3   ; установить поле c
    mov    DWORD PTR _tmp$[ebp+6], 4  ; установить поле d
    sub    esp, 12                    ; выделить место для временной структуры
    mov    eax, esp
    mov    ecx, DWORD PTR _tmp$[ebp]  ; скопировать 10 байт
    mov    DWORD PTR [eax], ecx
    mov    edx, DWORD PTR _tmp$[ebp+4]
    mov    DWORD PTR [eax+4], edx
    mov    cx, WORD PTR _tmp$[ebp+8]
    mov    WORD PTR [eax+8], cx
    call    _f
```

```
18      add     esp, 12
19      xor     eax, eax
20      mov     esp, ebp
21      pop     ebp
22      ret     0
23  _main    ENDP
24
25  _TEXT    SEGMENT
26  _s$ = 8 ; size = 10
27  ?f@@YAXUs@@@Z PROC    ; f
28      push    ebp
29      mov     ebp, esp
30      mov     eax, DWORD PTR _s$[ebp+6]
31      push    eax
32      movsx   ecx, BYTE PTR _s$[ebp+5]
33      push    ecx
34      mov     edx, DWORD PTR _s$[ebp+1]
35      push    edx
36      movsx   eax, BYTE PTR _s$[ebp]
37      push    eax
38      push    OFFSET $SG3842
39      call    _printf
40      add     esp, 20
41      pop     ebp
42      ret     0
43  ?f@@YAXUs@@@Z ENDP    ; f
```

Теперь структура занимает 10 байт и все *char* занимают по байту. Что это дает? Экономию места. Недостаток — процессор будет обращаться к этим полям не так эффективно по скорости, как мог бы.

Структура так же копируется в `main()`. Но не по одному полю, а 10 байт, при помощи трех пар `MOV`. Почему не 4? Компилятор рассудил, что будет лучше скопировать 10 байт при помощи 3 пар `MOV`, чем копировать два 32-битных слова и два байта при помощи 4 пар `MOV`. Кстати, подобная реализация копирования при помощи `MOV` взамен вызова функции `memcpy()`, например, это очень распространенная практика, потому что это в любом случае работает быстрее чем вызов `memcpy()` — если речь идет о коротких блоках, конечно: 43.1.5 (стр. 527).

Как нетрудно догадаться, если структура используется много в каких исходниках и объектных файлах, все они должны быть откомпилированы с одним и тем же соглашением об упаковке структур.

Помимо ключа MSVC `/Zp`, указывающего, по какой границе упаковывать поля структур, есть также опция компилятора `#pragma pack`, её можно указывать прямо в исходнике. Это справедливо и для MSVC[7] и GCC[8].

Давайте теперь вернемся к `SYSTEMTIME`, которая состоит из 16-битных полей. Откуда наш компилятор знает что их надо паковать по однобайтной границе?

В файле `WinNT.h` попадается такое:

Листинг 21.18: WinNT.h

```
#include "pshpack1.h"
```

И такое:

Листинг 21.19: WinNT.h

```
#include "pshpack4.h"                   // 4 byte packing is the default
```

Сам файл PshPack1.h выглядит так:

Листинг 21.20: PshPack1.h

```
#if ! (defined(lint) || defined(RC_INVOKED))
#if ( _MSC_VER >= 800 && !defined(_M_I86)) || defined(_PUSHPOP_SUPPORTED)
#pragma warning(disable:4103)
#if !(defined( MIDL_PASS )) || defined( __midl )
#pragma pack(push,1)
#else
#pragma pack(1)
#endif
#else
```

[7] MSDN: Working with Packing Structures
[8] Structure-Packing Pragmas

```
#pragma pack(1)
#endif
#endif /* ! (defined(lint) || defined(RC_INVOKED)) */
```

Собственно, так и задается компилятору, как паковать объявленные после `#pragma pack` структуры.

OllyDbg + упаковка полей по умолчанию

Попробуем в OllyDbg наш пример, где поля выровнены по умолчанию (4 байта) :



Рис. 21.3: OllyDbg: Перед исполнением `printf()`

В окне данных видим наши четыре поля. Вот только, откуда взялись случайные байты (0x30, 0x37, 0x01) рядом с первым (a) и третьим (c) полем? Если вернетесь к листингу 21.16 (стр. 377), то увидите, что первое и третье поле имеет тип *char*, а следовательно, туда записывается только один байт, 1 и 3 соответственно (строки 6 и 8). Остальные три байта 32-битного слова не будут модифицироваться в памяти! А, следовательно, там остается случайный мусор. Этот мусор никак не будет влиять на работу `printf()`, потому что значения для нее готовятся при помощи инструкции MOVSX, которая загружает из памяти байты а не слова : листинг.21.16 (строки 34 и 38).

Кстати, здесь используется именно MOVSX (расширяющая знак), потому что тип *char* — знаковый по умолчанию в MSVC и GCC. Если бы здесь был тип `unsigned char` или `uint8_t`, то здесь была бы инструкция MOVZX.

OllyDbg + упаковка полей по границе в 1 байт

Здесь всё куда понятнее: 4 поля занимают 10 байт и значения сложены в памяти друг к другу



Рис. 21.4: OllyDbg: Перед исполнением `printf()`

21.4.2. ARM

Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

Листинг 21.21: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
.text:0000003E                 exit ; CODE XREF: f+16
.text:0000003E 05 B0                  ADD     SP, SP, #0x14
.text:00000040 00 BD                  POP     {PC}


.text:00000280                 f
.text:00000280
.text:00000280                 var_18 = -0x18
.text:00000280                 a      = -0x14
.text:00000280                 b      = -0x10
.text:00000280                 c      = -0xC
.text:00000280                 d      = -8
.text:00000280
.text:00000280 0F B5                  PUSH    {R0-R3,LR}
.text:00000282 81 B0                  SUB     SP, SP, #4
.text:00000284 04 98                  LDR     R0, [SP,#16]    ; d
.text:00000286 02 9A                  LDR     R2, [SP,#8]     ; b
.text:00000288 00 90                  STR     R0, [SP]
.text:0000028A 68 46                  MOV     R0, SP
.text:0000028C 03 7B                  LDRB    R3, [R0,#12]    ; c
.text:0000028E 01 79                  LDRB    R1, [R0,#4]     ; a
.text:00000290 59 A0                  ADR     R0, aADBDCDDD   ; "a=%d; b=%d; c=%d; d=%d\n"
.text:00000292 05 F0 AD FF            BL      __2printf
.text:00000296 D2 E6                  B       exit
```

Как мы помним, здесь передается не указатель на структуру, а сама структура, а так как в ARM первые 4 аргумента функции передаются через регистры, то поля структуры передаются через R0-R3.

Инструкция LDRB загружает один байт из памяти и расширяет до 32-бит учитывая знак. Это то же что и инструкция MOVSX в x86. Она здесь применяется для загрузки полей a и c из структуры.

Еще что бросается в глаза, так это то что вместо эпилога функции, переход на эпилог другой функции! Действительно, то была совсем другая, не относящаяся к этой, функция, однако, она имела точно такой же эпилог (видимо, тоже хранила в стеке 5 локальных переменных ($5 * 4 = 0x14$)). К тому же, она находится рядом (обратите внимание на адреса). Действительно, нет никакой разницы, какой эпилог исполнять, если он работает так же, как нам нужно. Keil решил использовать часть другой функции, вероятно, из-за экономии. Эпилог занимает 4 байта, а переход — только 2.

ARM + Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим Thumb-2)

Листинг 21.22: Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим Thumb-2)

```
var_C = -0xC

      PUSH   {R7,LR}
      MOV    R7, SP
      SUB    SP, SP, #4
      MOV    R9, R1 ; b
      MOV    R1, R0 ; a
      MOVW   R0, #0xF10 ; "a=%d; b=%d; c=%d; d=%d\n"
      SXTB   R1, R1  ; prepare a
      MOVT.W R0, #0
      STR    R3, [SP,#0xC+var_C] ; place d to stack for printf()
      ADD    R0, PC  ; format-string
      SXTB   R3, R2  ; prepare c
      MOV    R2, R9  ; b
      BLX    _printf
      ADD    SP, SP, #4
      POP    {R7,PC}
```

SXTB (*Signed Extend Byte*) это также аналог MOVSX в x86. Всё остальное — так же.

21.4.3. MIPS

Листинг 21.23: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
f:

var_18          = -0x18
var_10          = -0x10
var_4           = -4
arg_0           =  0
arg_4           =  4
arg_8           =  8
arg_C           =  0xC

; $a0=s.a
; $a1=s.b
; $a2=s.c
; $a3=s.d
                lui     $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
                addiu   $sp, -0x28
                la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
                sw      $ra, 0x28+var_4($sp)
                sw      $gp, 0x28+var_10($sp)
; prepare byte from 32-bit big-endian integer:
                sra     $t0, $a0, 24
                move    $v1, $a1
; prepare byte from 32-bit big-endian integer:
                sra     $v0, $a2, 24
                lw      $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
                sw      $a0, 0x28+arg_0($sp)
                lui     $a0, ($LC0 >> 16)  # "a=%d; b=%d; c=%d; d=%d\n"
                sw      $a3, 0x28+var_18($sp)
                sw      $a1, 0x28+arg_4($sp)
                sw      $a2, 0x28+arg_8($sp)
                sw      $a3, 0x28+arg_C($sp)
                la      $a0, ($LC0 & 0xFFFF)  # "a=%d; b=%d; c=%d; d=%d\n"
                move    $a1, $t0
                move    $a2, $v1
                jalr    $t9
                move    $a3, $v0 ; branch delay slot
                lw      $ra, 0x28+var_4($sp)
                or      $at, $zero ; load delay slot, NOP
                jr      $ra
                addiu   $sp, 0x28 ; branch delay slot

```

```
42 $LC0:            .ascii "a=%d; b=%d; c=%d; d=%d\n"<0>
```

Поля структуры приходят в регистрах $A0..$A3 и затем перетасовываются в регистры $A1..$A4 для `printf()`. Но здесь есть две инструкции SRA («Shift Word Right Arithmetic»), которые готовят поля типа *char*. Почему? По умолчанию, MIPS это big-endian архитектура 31 (стр. 473), и Debian Linux в котором мы работаем, также big-endian. Так что когда один байт расположен в 32-битном элементе структуры, он занимает биты 31..24. И когда переменную типа *char* нужно расширить до 32-битного значения, она должна быть сдвинута вправо на 24 бита. *char* это знаковый тип, так что здесь нужно использовать арифметический сдвиг вместо логического.

21.4.4. Еще кое-что

Передача структуры как аргумент функции (вместо передачи указателя на структуру) это то же что и передача всех полей структуры по одному. Если поля в структуре пакуются по умолчанию, то функцию f() можно переписать так:

```
void f(char a, int b, char c, int d)
{
    printf ("a=%d; b=%d; c=%d; d=%d\n", a, b, c, d);
};
```

И в итоге будет такой же код.

21.5. Вложенные структуры

Теперь, как насчет ситуаций, когда одна структура определена внутри другой структуры?

```
#include <stdio.h>

struct inner_struct
{
    int a;
    int b;
};

struct outer_struct
{
    char a;
    int b;
    struct inner_struct c;
    char d;
    int e;
};

void f(struct outer_struct s)
{
    printf ("a=%d; b=%d; c.a=%d; c.b=%d; d=%d; e=%d\n",
        s.a, s.b, s.c.a, s.c.b, s.d, s.e);
};

int main()
{
    struct outer_struct s;
    s.a=1;
    s.b=2;
    s.c.a=100;
    s.c.b=101;
    s.d=3;
    s.e=4;
    f(s);
};
```

...в этом случае, оба поля `inner_struct` просто будут располагаться между полями a,b и d,e в `outer_struct`.

Компилируем (MSVC 2010):

Листинг 21.24: Оптимизирующий MSVC 2010 /Ob0

```
$SG2802 DB    'a=%d; b=%d; c.a=%d; c.b=%d; d=%d; e=%d', 0aH, 00H
```

```
_TEXT    SEGMENT
_s$ = 8
_f    PROC
    mov    eax, DWORD PTR _s$[esp+16]
    movsx  ecx, BYTE PTR _s$[esp+12]
    mov    edx, DWORD PTR _s$[esp+8]
    push   eax
    mov    eax, DWORD PTR _s$[esp+8]
    push   ecx
    mov    ecx, DWORD PTR _s$[esp+8]
    push   edx
    movsx  edx, BYTE PTR _s$[esp+8]
    push   eax
    push   ecx
    push   edx
    push   OFFSET $SG2802 ; 'a=%d; b=%d; c.a=%d; c.b=%d; d=%d; e=%d'
    call   _printf
    add    esp, 28
    ret    0
_f    ENDP

_s$ = -24
_main    PROC
    sub    esp, 24
    push   ebx
    push   esi
    push   edi
    mov    ecx, 2
    sub    esp, 24
    mov    eax, esp
    mov    BYTE PTR _s$[esp+60], 1
    mov    ebx, DWORD PTR _s$[esp+60]
    mov    DWORD PTR [eax], ebx
    mov    DWORD PTR [eax+4], ecx
    lea    edx, DWORD PTR [ecx+98]
    lea    esi, DWORD PTR [ecx+99]
    lea    edi, DWORD PTR [ecx+2]
    mov    DWORD PTR [eax+8], edx
    mov    BYTE PTR _s$[esp+76], 3
    mov    ecx, DWORD PTR _s$[esp+76]
    mov    DWORD PTR [eax+12], esi
    mov    DWORD PTR [eax+16], ecx
    mov    DWORD PTR [eax+20], edi
    call   _f
    add    esp, 24
    pop    edi
    pop    esi
    xor    eax, eax
    pop    ebx
    add    esp, 24
    ret    0
_main    ENDP
```

Очень любопытный момент в том, что глядя на этот код на ассемблере, мы даже не видим, что была использована какая-то еще другая структура внутри этой! Так что, пожалуй, можно сказать, что все вложенные структуры в итоге разворачиваются в одну, *линейную* или *одномерную* структуру.

Конечно, если заменить объявление `struct inner_struct c;` на `struct inner_struct *c;` (объявляя таким образом указатель), ситуация будет совсем иная.

21.5.1. OllyDbg

Загружаем пример в OllyDbg и смотрим на `outer_struct` в памяти:



Рис. 21.5: OllyDbg: Перед исполнением `printf()`

Вот как расположены значения в памяти:

- *(outer_struct.a)* (байт) 1 + 3 байта случайного мусора;
- *(outer_struct.b)* (32-битное слово) 2;
- *(inner_struct.a)* (32-битное слово) 0x64 (100);
- *(inner_struct.b)* (32-битное слово) 0x65 (101);
- *(outer_struct.d)* (байт) 3 + 3 байта случайного мусора;
- *(outer_struct.e)* (32-битное слово) 4.

21.6. Работа с битовыми полями в структуре

21.6.1. Пример CPUID

Язык Си/Си++ позволяет указывать, сколько именно бит отвести для каждого поля структуры. Это удобно если нужно экономить место в памяти. К примеру, для переменной типа *bool* достаточно одного бита. Но, это не очень удобно, если нужна скорость.

Рассмотрим пример с инструкцией CPUID[9]. Эта инструкция возвращает информацию о том, какой процессор имеется в наличии и какие возможности он имеет.

Если перед исполнением инструкции в EAX будет 1, то CPUID вернет упакованную в EAX такую информацию о процессоре:

3:0 (4 бита)	Stepping
7:4 (4 бита)	Model
11:8 (4 бита)	Family
13:12 (2 бита)	Processor Type
19:16 (4 бита)	Extended Model
27:20 (8 бита)	Extended Family

MSVC 2010 имеет макрос для CPUID, а GCC 4.4.1 — нет. Поэтому для GCC сделаем эту функцию сами, используя его встроенный ассемблер[10].

```
#include <stdio.h>

#ifdef __GNUC__
```

[9] wikipedia
[10] Подробнее о встроенном ассемблере GCC

```
static inline void cpuid(int code, int *a, int *b, int *c, int *d) {
  asm volatile("cpuid":"=a"(*a),"=b"(*b),"=c"(*c),"=d"(*d):"a"(code));
}
#endif

#ifdef _MSC_VER
#include <intrin.h>
#endif

struct CPUID_1_EAX
{
    unsigned int stepping:4;
    unsigned int model:4;
    unsigned int family_id:4;
    unsigned int processor_type:2;
    unsigned int reserved1:2;
    unsigned int extended_model_id:4;
    unsigned int extended_family_id:8;
    unsigned int reserved2:4;
};

int main()
{
    struct CPUID_1_EAX *tmp;
    int b[4];

#ifdef _MSC_VER
    __cpuid(b,1);
#endif

#ifdef __GNUC__
    cpuid (1, &b[0], &b[1], &b[2], &b[3]);
#endif

    tmp=(struct CPUID_1_EAX *)&b[0];

    printf ("stepping=%d\n", tmp->stepping);
    printf ("model=%d\n", tmp->model);
    printf ("family_id=%d\n", tmp->family_id);
    printf ("processor_type=%d\n", tmp->processor_type);
    printf ("extended_model_id=%d\n", tmp->extended_model_id);
    printf ("extended_family_id=%d\n", tmp->extended_family_id);

    return 0;
};
```

После того как CPUID заполнит EAX/EBX/ECX/EDX, у нас они отразятся в массиве b[]. Затем, мы имеем указатель на структуру CPUID_1_EAX, и мы указываем его на значение EAX из массива b[].

Иными словами, мы трактуем 32-битный *int* как структуру. Затем мы читаем отдельные биты из структуры.

MSVC

Компилируем в MSVC 2008 с опцией /Ox:

Листинг 21.25: Оптимизирующий MSVC 2008

```
_b$ = -16  ; size = 16
_main    PROC
    sub    esp, 16
    push   ebx

    xor    ecx, ecx
    mov    eax, 1
    cpuid
    push   esi
    lea    esi, DWORD PTR _b$[esp+24]
    mov    DWORD PTR [esi], eax
    mov    DWORD PTR [esi+4], ebx
    mov    DWORD PTR [esi+8], ecx
```

```
    mov    DWORD PTR [esi+12], edx

    mov    esi, DWORD PTR _b$[esp+24]
    mov    eax, esi
    and    eax, 15
    push   eax
    push   OFFSET $SG15435 ; 'stepping=%d', 0aH, 00H
    call   _printf

    mov    ecx, esi
    shr    ecx, 4
    and    ecx, 15
    push   ecx
    push   OFFSET $SG15436 ; 'model=%d', 0aH, 00H
    call   _printf

    mov    edx, esi
    shr    edx, 8
    and    edx, 15
    push   edx
    push   OFFSET $SG15437 ; 'family_id=%d', 0aH, 00H
    call   _printf

    mov    eax, esi
    shr    eax, 12
    and    eax, 3
    push   eax
    push   OFFSET $SG15438 ; 'processor_type=%d', 0aH, 00H
    call   _printf

    mov    ecx, esi
    shr    ecx, 16
    and    ecx, 15
    push   ecx
    push   OFFSET $SG15439 ; 'extended_model_id=%d', 0aH, 00H
    call   _printf

    shr    esi, 20
    and    esi, 255
    push   esi
    push   OFFSET $SG15440 ; 'extended_family_id=%d', 0aH, 00H
    call   _printf
    add    esp, 48
    pop    esi

    xor    eax, eax
    pop    ebx

    add    esp, 16
    ret    0
_main    ENDP
```

Инструкция SHR сдвигает значение из EAX на то количество бит, которое нужно *пропустить*, то есть, мы игнорируем некоторые биты *справа*.

А инструкция AND очищает биты *слева* которые нам не нужны, или же, говоря иначе, она оставляет по маске только те биты в EAX, которые нам сейчас нужны.

MSVC + OllyDbg

Загрузим пример в OllyDbg и увидим, какие значения были установлены в EAX/EBX/ECX/EDX после исполнения CPUID:



Рис. 21.6: OllyDbg: После исполнения CPUID

В EAX установлено 0x000206A7 (мой CPU — Intel Xeon E3-1220).
В двоичном виде это 00000000000000100000011010100111.

Вот как распределяются биты по полям в моем случае:

поле	в двоичном виде	в десятичном виде
reserved2	0000	0
extended_family_id	00000000	0
extended_model_id	0010	2
reserved1	00	0
processor_id	00	0
family_id	0110	6
model	1010	10
stepping	0111	7



Рис. 21.7: OllyDbg: Результат работы

GCC

Попробуем GCC 4.4.1 с опцией -O3.

Листинг 21.26: Оптимизирующий GCC 4.4.1

```
main            proc near ; DATA XREF: _start+17
    push    ebp
    mov     ebp, esp
    and     esp, 0FFFFFFF0h
    push    esi
```

```
    mov     esi, 1
    push    ebx
    mov     eax, esi
    sub     esp, 18h
    cpuid
    mov     esi, eax
    and     eax, 0Fh
    mov     [esp+8], eax
    mov     dword ptr [esp+4], offset aSteppingD ; "stepping=%d\n"
    mov     dword ptr [esp], 1
    call    ___printf_chk
    mov     eax, esi
    shr     eax, 4
    and     eax, 0Fh
    mov     [esp+8], eax
    mov     dword ptr [esp+4], offset aModelD ; "model=%d\n"
    mov     dword ptr [esp], 1
    call    ___printf_chk
    mov     eax, esi
    shr     eax, 8
    and     eax, 0Fh
    mov     [esp+8], eax
    mov     dword ptr [esp+4], offset aFamily_idD ; "family_id=%d\n"
    mov     dword ptr [esp], 1
    call    ___printf_chk
    mov     eax, esi
    shr     eax, 0Ch
    and     eax, 3
    mov     [esp+8], eax
    mov     dword ptr [esp+4], offset aProcessor_type ; "processor_type=%d\n"
    mov     dword ptr [esp], 1
    call    ___printf_chk
    mov     eax, esi
    shr     eax, 10h
    shr     esi, 14h
    and     eax, 0Fh
    and     esi, 0FFh
    mov     [esp+8], eax
    mov     dword ptr [esp+4], offset aExtended_model ; "extended_model_id=%d\n"
    mov     dword ptr [esp], 1
    call    ___printf_chk
    mov     [esp+8], esi
    mov     dword ptr [esp+4], offset unk_80486D0
    mov     dword ptr [esp], 1
    call    ___printf_chk
    add     esp, 18h
    xor     eax, eax
    pop     ebx
    pop     esi
    mov     esp, ebp
    pop     ebp
    retn
main            endp
```

Практически, то же самое. Единственное что стоит отметить это то, что GCC решил зачем-то объединить вычисление `extended_model_id` и `extended_family_id` в один блок, вместо того чтобы вычислять их перед соответствующим вызовом `printf()`.

21.6.2. Работа с типом float как со структурой

Как уже ранее указывалось в секции о FPU (17 (стр. 217)), и *float* и *double* содержат в себе *знак*, *мантиссу* и *экспоненту*. Однако, можем ли мы работать с этими полями напрямую? Попробуем с *float*.



(S — знак)

```
#include <stdio.h>
#include <assert.h>
#include <stdlib.h>
#include <memory.h>

struct float_as_struct
{
    unsigned int fraction : 23; // мантисса
    unsigned int exponent : 8;  // экспонента + 0x3FF
    unsigned int sign : 1;      // бит знака
};

float f(float в)
{
    float f=в;
    struct float_as_struct t;

    assert (sizeof (struct float_as_struct) == sizeof (float));

    memcpy (&t, &f, sizeof (float));

    t.sign=1; // установить отрицательный знак
    t.exponent=t.exponent+2; // умножить d на 2^n (n здесь 2)

    memcpy (&f, &t, sizeof (float));

    return f;
};

int main()
{
    printf ("%f\n", f(1.234));
};
```

Структура `float_as_struct` занимает в памяти столько же места сколько и *float*, то есть 4 байта или 32 бита.

Далее мы выставляем во входящем значении отрицательный знак, а также прибавляя двойку к экспоненте, мы тем самым умножаем всё значение на 2^2, то есть на 4.

Компилируем в MSVC 2008 без включенной оптимизации:

Листинг 21.27: Неоптимизирующий MSVC 2008

```
_t$ = -8   ; size = 4
_f$ = -4   ; size = 4
__in$ = 8  ; size = 4
?f@@YAMM@Z PROC ; f
    push   ebp
    mov    ebp, esp
    sub    esp, 8

    fld    DWORD PTR __in$[ebp]
    fstp   DWORD PTR _f$[ebp]

    push   4
    lea    eax, DWORD PTR _f$[ebp]
    push   eax
    lea    ecx, DWORD PTR _t$[ebp]
    push   ecx
    call   _memcpy
    add    esp, 12

    mov    edx, DWORD PTR _t$[ebp]
    or     edx, -2147483648 ; 80000000H - выставляем знак минус
    mov    DWORD PTR _t$[ebp], edx

    mov    eax, DWORD PTR _t$[ebp]
    shr    eax, 23          ; 00000017H - выкидываем мантиссу
    and    eax, 255         ; 000000ffH - оставляем здесь только экспоненту
    add    eax, 2           ; прибавляем к ней 2
    and    eax, 255         ; 000000ffH
```

```
    shl    eax, 23          ; 00000017H - пододвигаем результат на место бит 30:23
    mov    ecx, DWORD PTR _t$[ebp]
    and    ecx, -2139095041 ; 807fffffH - выкидываем экспоненту

; складываем оригинальное значение без экспоненты с новой только что вычисленной экспонентой
    or     ecx, eax
    mov    DWORD PTR _t$[ebp], ecx

    push   4
    lea    edx, DWORD PTR _t$[ebp]
    push   edx
    lea    eax, DWORD PTR _f$[ebp]
    push   eax
    call   _memcpy
    add    esp, 12

    fld    DWORD PTR _f$[ebp]

    mov    esp, ebp
    pop    ebp
    ret    0
?f@@YAMM@Z ENDP   ; f
```

Слегка избыточно. В версии скомпилированной с флагом /Ox нет вызовов memcpy(), там работа происходит сразу с переменной f. Но по неоптимизированной версии будет проще понять.

А что сделает GCC 4.4.1 с опцией -O3?

Листинг 21.28: Оптимизирующий GCC 4.4.1

```
; f(float)
       public _Z1ff
_Z1ff  proc near

var_4  = dword ptr -4
arg_0  = dword ptr  8

       push    ebp
       mov     ebp, esp
       sub     esp, 4
       mov     eax, [ebp+arg_0]
       or      eax, 80000000h  ; выставить знак минуса
       mov     edx, eax
       and     eax, 807FFFFFh  ; оставить в EAX только знак и мантиссу
       shr     edx, 23         ; подготовить экспоненту
       add     edx, 2          ; прибавить 2
       movzx   edx, dl         ; сбросить все биты кроме 7:0 в EAX в 0
       shl     edx, 23         ; подвинуть новую только что вычисленную экспоненту на свое место
       or      eax, edx        ; сложить новую экспоненту и оригинальное значение без экспоненты
       mov     [ebp+var_4], eax
       fld     [ebp+var_4]
       leave
       retn
_Z1ff  endp

       public main
main   proc near
       push    ebp
       mov     ebp, esp
       and     esp, 0FFFFFFF0h
       sub     esp, 10h
       fld     ds:dword_8048614 ; -4.936
       fstp    qword ptr [esp+8]
       mov     dword ptr [esp+4], offset asc_8048610 ; "%f\n"
       mov     dword ptr [esp], 1
       call    ___printf_chk
       xor     eax, eax
       leave
       retn
main   endp
```

Да, функция `f()` в целом понятна. Однако, что интересно, еще при компиляции, не взирая на мешанину с полями структуры, GCC умудрился вычислить результат функции `f(1.234)` еще во время компиляции и сразу подставить его в аргумент для `printf()`!

21.7. Упражнения

21.7.1. Упражнение #1

Linux x86 (beginners.re)[11]
Linux MIPS (beginners.re)[12]
Эта программа для Linux x86 и Linux MIPS открывает файл и выводит какое-то число. Что это за число?

Ответ: G.1.14 (стр. 990).

21.7.2. Упражнение #2

Эта функция берет какую-то структуру на вход и делает что-то. Попробуйте разобраться, поля каких типов присутствуют в структуре. Самое содержимое функции можно пока игнорировать.

Листинг 21.29: Оптимизирующий MSVC 2010

```
$SG2802 DB      '%f', 0aH, 00H
$SG2803 DB      '%c, %d', 0aH, 00H
$SG2805 DB      'error #2', 0aH, 00H
$SG2807 DB      'error #1', 0aH, 00H

__real@405ec00000000000 DQ 0405ec00000000000r   ; 123
__real@407bc00000000000 DQ 0407bc00000000000r   ; 444

_s$ = 8
_f      PROC
        push    esi
        mov     esi, DWORD PTR _s$[esp]
        cmp     DWORD PTR [esi], 1000
        jle     SHORT $LN4@f
        cmp     DWORD PTR [esi+4], 10
        jbe     SHORT $LN3@f
        fld     DWORD PTR [esi+8]
        sub     esp, 8
        fmul    QWORD PTR __real@407bc00000000000
        fld     QWORD PTR [esi+16]
        fmul    QWORD PTR __real@405ec00000000000
        faddp   ST(1), ST(0)
        fstp    QWORD PTR [esp]
        push    OFFSET $SG2802 ; '%f'
        call    _printf
        movzx   eax, BYTE PTR [esi+25]
        movsx   ecx, BYTE PTR [esi+24]
        push    eax
        push    ecx
        push    OFFSET $SG2803 ; '%c, %d'
        call    _printf
        add     esp, 24
        pop     esi
        ret     0
$LN3@f:
        pop     esi
        mov     DWORD PTR _s$[esp-4], OFFSET $SG2805 ; 'error #2'
        jmp     _printf
$LN4@f:
        pop     esi
        mov     DWORD PTR _s$[esp-4], OFFSET $SG2807 ; 'error #1'
        jmp     _printf
_f      ENDP
```

[11] GCC 4.8.1 -O3
[12] GCC 4.4.5 -O3

Листинг 21.30: Неоптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
f PROC
        PUSH     {r4-r6,lr}
        MOV      r4,r0
        LDR      r0,[r0,#0]
        CMP      r0,#0x3e8
        ADRLE    r0,|L0.140|
        BLE      |L0.132|
        LDR      r0,[r4,#4]
        CMP      r0,#0xa
        ADRLS    r0,|L0.152|
        BLS      |L0.132|
        ADD      r0,r4,#0x10
        LDM      r0,{r0,r1}
        LDR      r3,|L0.164|
        MOV      r2,#0
        BL       __aeabi_dmul
        MOV      r5,r0
        MOV      r6,r1
        LDR      r0,[r4,#8]
        LDR      r1,|L0.168|
        BL       __aeabi_fmul
        BL       __aeabi_f2d
        MOV      r2,r5
        MOV      r3,r6
        BL       __aeabi_dadd
        MOV      r2,r0
        MOV      r3,r1
        ADR      r0,|L0.172|
        BL       __2printf
        LDRB     r2,[r4,#0x19]
        LDRB     r1,[r4,#0x18]
        POP      {r4-r6,lr}
        ADR      r0,|L0.176|
        B        __2printf
|L0.132|
        POP      {r4-r6,lr}
        B        __2printf
        ENDP

|L0.140|
        DCB      "error #1\n",0
        DCB      0
        DCB      0
|L0.152|
        DCB      "error #2\n",0
        DCB      0
        DCB      0
|L0.164|
        DCD      0x405ec000
|L0.168|
        DCD      0x43de0000
|L0.172|
        DCB      "%f\n",0
|L0.176|
        DCB      "%c, %d\n",0
```

Листинг 21.31: Неоптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
f PROC
        PUSH     {r4-r6,lr}
        MOV      r4,r0
        LDR      r0,[r0,#0]
        CMP      r0,#0x3e8
        ADRLE    r0,|L0.140|
        BLE      |L0.132|
        LDR      r0,[r4,#4]
        CMP      r0,#0xa
        ADRLS    r0,|L0.152|
        BLS      |L0.132|
```

```
        ADD      r0,r4,#0x10
        LDM      r0,{r0,r1}
        LDR      r3,|L0.164|
        MOV      r2,#0
        BL       __aeabi_dmul
        MOV      r5,r0
        MOV      r6,r1
        LDR      r0,[r4,#8]
        LDR      r1,|L0.168|
        BL       __aeabi_fmul
        BL       __aeabi_f2d
        MOV      r2,r5
        MOV      r3,r6
        BL       __aeabi_dadd
        MOV      r2,r0
        MOV      r3,r1
        ADR      r0,|L0.172|
        BL       __2printf
        LDRB     r2,[r4,#0x19]
        LDRB     r1,[r4,#0x18]
        POP      {r4-r6,lr}
        ADR      r0,|L0.176|
        B        __2printf
|L0.132|
        POP      {r4-r6,lr}
        B        __2printf
        ENDP

|L0.140|
        DCB      "error #1\n",0
        DCB      0
        DCB      0
|L0.152|
        DCB      "error #2\n",0
        DCB      0
        DCB      0
|L0.164|
        DCD      0x405ec000
|L0.168|
        DCD      0x43de0000
|L0.172|
        DCB      "%f\n",0
|L0.176|
        DCB      "%c, %d\n",0
```

Листинг 21.32: Оптимизирующий GCC 4.9 (ARM64)

```
f:
        stp     x29, x30, [sp, -32]!
        add     x29, sp, 0
        ldr     w1, [x0]
        str     x19, [sp,16]
        cmp     w1, 1000
        ble     .L2
        ldr     w1, [x0,4]
        cmp     w1, 10
        bls     .L3
        ldr     s1, [x0,8]
        mov     x19, x0
        ldr     s0, .LC1
        adrp    x0, .LC0
        ldr     d2, [x19,16]
        add     x0, x0, :lo12:.LC0
        fmul    s1, s1, s0
        ldr     d0, .LC2
        fmul    d0, d2, d0
        fcvt    d1, s1
        fadd    d0, d1, d0
        bl      printf
        ldrb    w1, [x19,24]
```

```
        adrp    x0, .LC3
        ldrb    w2, [x19,25]
        add     x0, x0, :lo12:.LC3
        ldr     x19, [sp,16]
        ldp     x29, x30, [sp], 32
        b       printf
.L3:
        ldr     x19, [sp,16]
        adrp    x0, .LC4
        ldp     x29, x30, [sp], 32
        add     x0, x0, :lo12:.LC4
        b       puts
.L2:
        ldr     x19, [sp,16]
        adrp    x0, .LC5
        ldp     x29, x30, [sp], 32
        add     x0, x0, :lo12:.LC5
        b       puts
        .size   f, .-f
.LC1:
        .word   1138622464
.LC2:
        .word   0
        .word   1079951360
.LC0:
        .string "%f\n"
.LC3:
        .string "%c, %d\n"
.LC4:
        .string "error #2"
.LC5:
        .string "error #1"
```

Листинг 21.33: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```
f:

var_10          = -0x10
var_8           = -8
var_4           = -4

                lui     $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
                addiu   $sp, -0x20
                la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
                sw      $ra, 0x20+var_4($sp)
                sw      $s0, 0x20+var_8($sp)
                sw      $gp, 0x20+var_10($sp)
                lw      $v0, 0($a0)
                or      $at, $zero
                slti    $v0, 0x3E9
                bnez    $v0, loc_C8
                move    $s0, $a0
                lw      $v0, 4($a0)
                or      $at, $zero
                sltiu   $v0, 0xB
                bnez    $v0, loc_AC
                lui     $v0, (dword_134 >> 16)
                lwc1    $f4, $LC1
                lwc1    $f2, 8($a0)
                lui     $v0, ($LC2 >> 16)
                lwc1    $f0, 0x14($a0)
                mul.s   $f2, $f4, $f2
                lwc1    $f4, dword_134
                lwc1    $f1, 0x10($a0)
                lwc1    $f5, $LC2
                cvt.d.s $f2, $f2
                mul.d   $f0, $f4, $f0
                lw      $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
                lui     $a0, ($LC0 >> 16)  # "%f\n"
                add.d   $f4, $f2, $f0
```

```
                mfc1    $a2, $f5
                mfc1    $a3, $f4
                jalr    $t9
                la      $a0, ($LC0 & 0xFFFF)  # "%f\n"
                lw      $gp, 0x20+var_10($sp)
                lbu     $a2, 0x19($s0)
                lb      $a1, 0x18($s0)
                lui     $a0, ($LC3 >> 16)  # "%c, %d\n"
                lw      $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
                lw      $ra, 0x20+var_4($sp)
                lw      $s0, 0x20+var_8($sp)
                la      $a0, ($LC3 & 0xFFFF)  # "%c, %d\n"
                jr      $t9
                addiu   $sp, 0x20
loc_AC:                                 # CODE XREF: f+38
                lui     $a0, ($LC4 >> 16)  # "error #2"
                lw      $t9, (puts & 0xFFFF)($gp)
                lw      $ra, 0x20+var_4($sp)
                lw      $s0, 0x20+var_8($sp)
                la      $a0, ($LC4 & 0xFFFF)  # "error #2"
                jr      $t9
                addiu   $sp, 0x20
loc_C8:                                 # CODE XREF: f+24
                lui     $a0, ($LC5 >> 16)  # "error #1"
                lw      $t9, (puts & 0xFFFF)($gp)
                lw      $ra, 0x20+var_4($sp)
                lw      $s0, 0x20+var_8($sp)
                la      $a0, ($LC5 & 0xFFFF)  # "error #1"
                jr      $t9
                addiu   $sp, 0x20

$LC0:           .ascii "%f\n"<0>
$LC3:           .ascii "%c, %d\n"<0>
$LC4:           .ascii "error #2"<0>
$LC5:           .ascii "error #1"<0>

                .data # .rodata.cst4
$LC1:           .word 0x43DE0000

                .data # .rodata.cst8
$LC2:           .word 0x405EC000
dword_134:      .word 0
```

Ответ: G.1.14 (стр. 991).

Глава 22

Объединения (union)

union в Си/Си++ используется в основном для интерпертации переменной (или блока памяти) одного типа как переменной другого типа.

22.1. Пример генератора случайных чисел

Если нам нужны случайные значения с плавающей запятой в интервале от 0 до 1, самое простое это взять ГПСЧ вроде Mersenne twister. Он выдает случайные 32-битные числа в виде DWORD. Затем мы можем преобразовать это число в *float* и затем разделить на RAND_MAX (0xFFFFFFFF в данном случае) — полученное число будет в интервале от 0 до 1.

Но как известно, операция деления — это медленная операция. Да и вообще хочется избежать лишних операций с FPU. Сможем ли мы избежать деления?

Вспомним состав числа с плавающей запятой: это бит знака, биты мантиссы и биты экспоненты. Для получения случайного числа, нам нужно просто заполнить случайными битами все биты мантиссы!

Экспонента не может быть нулевой (иначе число с плавающей точкой будет денормализованным), так что в эти биты мы запишем 01111111 — это будет означать что экспонента равна единице. Далее заполняем мантиссу случайными битами, знак оставляем в виде 0 (что значит наше число положительное), и вуаля. Генерируемые числа будут в интервале от 1 до 2, так что нам еще нужно будет отнять единицу.

В моем примере[1] применяется очень простой линейный конгруэнтный генератор случайных чисел, выдающий 32-битные числа. Генератор инициализируется текущим временем в стиле UNIX.

Далее, тип *float* представляется в виде *union* — это конструкция Си/Си++ позволяющая интерпретировать часть памяти по-разному. В нашем случае, мы можем создать переменную типа union и затем обращаться к ней как к *float* или как к *uint32_t*. Можно сказать, что это хак, причем грязный.

Код целочисленного ГПСЧ точно такой же, как мы уже рассматривали ранее: 20 (стр. 356). Так что и в скомпилированном виде этот код будет опущен.

```
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <time.h>

// определения, данные и ф-ции для целочисленного PRNG

// константы из книги Numerical Recipes
const uint32_t RNG_a=1664525;
const uint32_t RNG_c=1013904223;
uint32_t RNG_state; // глобальная переменная

void my_srand(uint32_t i)
{
        RNG_state=i;
};

uint32_t my_rand()
{
        RNG_state=RNG_state*RNG_a+RNG_c;
        return RNG_state;
```

[1] идея взята здесь: http://go.yurichev.com/17308

```
};

// определения и ф-ции FPU PRNG:

union uint32_t_float
{
        uint32_t i;
        float f;
};

float float_rand()
{
        union uint32_t_float tmp;
        tmp.i=my_rand() & 0x007fffff | 0x3F800000;
        return tmp.f-1;
};

// тест

int main()
{
        my_srand(time(NULL)); // инициализация PRNG

        for (int i=0; i<100; i++)
                printf ("%f\n", float_rand());

        return 0;
};
```

22.1.1. x86

Листинг 22.1: Оптимизирующий MSVC 2010

```
$SG4238 DB      '%f', 0aH, 00H

__real@3ff0000000000000 DQ 03ff0000000000000r   ; 1

tv130 = -4
_tmp$ = -4
?float_rand@@YAMXZ PROC
        push    ecx
        call    ?my_rand@@YAIXZ
; EAX=псевдослучайное значение
        and     eax, 8388607                            ; 007fffffH
        or      eax, 1065353216                         ; 3f800000H
; EAX=псевдослучайное значение & 0x007fffff | 0x3f800000
; сохранить его в локальном стеке
        mov     DWORD PTR _tmp$[esp+4], eax
; перезагрузить его как число с плавающей точкой:
        fld     DWORD PTR _tmp$[esp+4]
; вычесть 1.0:
        fsub    QWORD PTR __real@3ff0000000000000
; сохранить полученное значение в локальном стеке и перезагрузить его
        fstp    DWORD PTR tv130[esp+4] ; \  эти инструкции избыточны
        fld     DWORD PTR tv130[esp+4] ; /
        pop     ecx
        ret     0
?float_rand@@YAMXZ ENDP

_main   PROC
        push    esi
        xor     eax, eax
        call    _time
        push    eax
        call    ?my_srand@@YAXI@Z
        add     esp, 4
        mov     esi, 100
$LL3@main:
```

```
        call    ?float_rand@@YAMXZ
        sub     esp, 8
        fstp    QWORD PTR [esp]
        push    OFFSET $SG4238
        call    _printf
        add     esp, 12
        dec     esi
        jne     SHORT $LL3@main
        xor     eax, eax
        pop     esi
        ret     0
_main   ENDP
```

Имена функций такие странные, потому что этот пример был скомпилирован как Си++, и это манглинг имен в Си++, мы будем рассматривать это позже: 51.1.1 (стр. 564).

Если скомпилировать это в MSVC 2012, компилятор будет использовать SIMD-инструкции для FPU, читайте об этом здесь: 27.5 (стр. 462).

22.1.2. MIPS

Листинг 22.2: Оптимизирующий GCC 4.4.5

```
float_rand:

var_10          = -0x10
var_4           = -4

                lui     $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
                addiu   $sp, -0x20
                la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
                sw      $ra, 0x20+var_4($sp)
                sw      $gp, 0x20+var_10($sp)
; вызвать my_rand():
                jal     my_rand
                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
; $v0=32-битное псевдослучайное значение
                li      $v1, 0x7FFFFF
; $v1=0x7FFFFF
                and     $v1, $v0, $v1
; $v1=псевдослучайное значение & 0x7FFFFF
                lui     $a0, 0x3F80
; $a0=0x3F800000
                or      $v1, $a0
; $v1=псевдослучайное значение & 0x7FFFFF | 0x3F800000
; смысл этой инструкции всё так же трудно понять:
                lui     $v0, ($LC0 >> 16)
; загрузить 1.0 в $f0:
                lwc1    $f0, $LC0
; скопировать значение из $v1 в первый сопроцессор (в регистр $f2)
; это работает как побитовая копия, без всякого конвертирования
                mtc1    $v1, $f2
                lw      $ra, 0x20+var_4($sp)
; вычесть 1.0. оставить результат в $f0:
                sub.s   $f0, $f2, $f0
                jr      $ra
                addiu   $sp, 0x20  ; branch delay slot

main:

var_18          = -0x18
var_10          = -0x10
var_C           = -0xC
var_8           = -8
var_4           = -4

                lui     $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
                addiu   $sp, -0x28
                la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
```

```
                sw      $ra, 0x28+var_4($sp)
                sw      $s2, 0x28+var_8($sp)
                sw      $s1, 0x28+var_C($sp)
                sw      $s0, 0x28+var_10($sp)
                sw      $gp, 0x28+var_18($sp)
                lw      $t9, (time & 0xFFFF)($gp)
                or      $at, $zero ; load delay slot, NOP
                jalr    $t9
                move    $a0, $zero ; branch delay slot
                lui     $s2, ($LC1 >> 16)  # "%f\n"
                move    $a0, $v0
                la      $s2, ($LC1 & 0xFFFF)  # "%f\n"
                move    $s0, $zero
                jal     my_srand
                li      $s1, 0x64  # 'd' ; branch delay slot

loc_104:
                jal     float_rand
                addiu   $s0, 1
                lw      $gp, 0x28+var_18($sp)
; сконвертировать полученное из float_rand() значение в тип double (для printf()):
                cvt.d.s $f2, $f0
                lw      $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
                mfc1    $a3, $f2
                mfc1    $a2, $f3
                jalr    $t9
                move    $a0, $s2
                bne     $s0, $s1, loc_104
                move    $v0, $zero
                lw      $ra, 0x28+var_4($sp)
                lw      $s2, 0x28+var_8($sp)
                lw      $s1, 0x28+var_C($sp)
                lw      $s0, 0x28+var_10($sp)
                jr      $ra
                addiu   $sp, 0x28 ; branch delay slot

$LC1:           .ascii "%f\n"<0>
$LC0:           .float 1.0
```

Здесь снова зачем-то добавлена инструкция LUI, которая ничего не делает. Мы уже рассматривали этот артефакт ранее: 17.5.6 (стр. 228).

22.1.3. ARM (Режим ARM)

Листинг 22.3: Оптимизирующий GCC 4.6.3 (IDA)

```
float_rand
                STMFD   SP!, {R3,LR}
                BL      my_rand
; R0=псевдослучайное значение
                FLDS    S0, =1.0
; S0=1.0
                BIC     R3, R0, #0xFF000000
                BIC     R3, R3, #0x800000
                ORR     R3, R3, #0x3F800000
; R3=псевдослучайное значение & 0x007fffff | 0x3f800000
; копировать из R3 в FPU (регистр S15).
; это работает как побитовое копирование, без всякого конвертирования
                FMSR    S15, R3
; вычесть 1.0 и оставить результат в S0:
                FSUBS   S0, S15, S0
                LDMFD   SP!, {R3,PC}

flt_5C          DCFS 1.0

main
                STMFD   SP!, {R4,LR}
                MOV     R0, #0
                BL      time
```

```
                BL      my_srand
                MOV     R4, #0x64 ; 'd'

loc_78
                BL      float_rand
; S0=псевдослучайное значение
                LDR     R0, =aF         ; "%f"
; сконвертировать значение типа float в значение типа double (это нужно для printf()):
                FCVTDS  D7, S0
; побитовое копирование из D7 в пару регистров R2/R3 (для printf()):
                FMRRD   R2, R3, D7
                BL      printf
                SUBS    R4, R4, #1
                BNE     loc_78
                MOV     R0, R4
                LDMFD   SP!, {R4,PC}

aF              DCB "%f",0xA,0
```

Мы также сделаем дамп в objdump и увидим что FPU-инструкции имеют немного другие имена чем в IDA. Наверное, разработчики IDA и binutils пользовались разной документацией? Должно быть, будет полезно знать оба варианта названий инструкций.

Листинг 22.4: Оптимизирующий GCC 4.6.3 (objdump)

```
00000038 <float_rand>:
  38:   e92d4008        push    {r3, lr}
  3c:   ebfffffe        bl      10 <my_rand>
  40:   ed9f0a05        vldr    s0, [pc, #20]   ; 5c <float_rand+0x24>
  44:   e3c034ff        bic     r3, r0, #-16777216      ; 0xff000000
  48:   e3c33502        bic     r3, r3, #8388608        ; 0x800000
  4c:   e38335fe        orr     r3, r3, #1065353216     ; 0x3f800000
  50:   ee073a90        vmov    s15, r3
  54:   ee370ac0        vsub.f32        s0, s15, s0
  58:   e8bd8008        pop     {r3, pc}
  5c:   3f800000        svccc   0x00800000

00000000 <main>:
   0:   e92d4010        push    {r4, lr}
   4:   e3a00000        mov     r0, #0
   8:   ebfffffe        bl      0 <time>
   c:   ebfffffe        bl      0 <main>
  10:   e3a04064        mov     r4, #100        ; 0x64
  14:   ebfffffe        bl      38 <main+0x38>
  18:   e59f0018        ldr     r0, [pc, #24]   ; 38 <main+0x38>
  1c:   eeb77ac0        vcvt.f64.f32    d7, s0
  20:   ec532b17        vmov    r2, r3, d7
  24:   ebfffffe        bl      0 <printf>
  28:   e2544001        subs    r4, r4, #1
  2c:   1afffff8        bne     14 <main+0x14>
  30:   e1a00004        mov     r0, r4
  34:   e8bd8010        pop     {r4, pc}
  38:   00000000        andeq   r0, r0, r0
```

Инструкции по адресам 0x5c в float_rand() и 0x38 в main() это случайный мусор.

22.2. Вычисление машинного эпсилона

Машинный эпсилон — это самая маленькая гранула, с которой может работать FPU [2]. Чем больше бит выделено для числа с плавающей точкой, тем меньше машинный эпсилон. Это $2^{-23} = 1.19e-07$ для *float* и $2^{-52} = 2.22e-16$ для *double*.

Любопытно, что вычислить машинный эпсилон очень легко:

```
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

union uint_float
```

[2] В русскоязычной литературе встречается также термин «машинный ноль».

```
{
        uint32_t i;
        float f;
};

float calculate_machine_epsilon(float start)
{
        union uint_float v;
        v.f=start;
        v.i++;
        return v.f-start;
}

void main()
{
        printf ("%g\n", calculate_machine_epsilon(1.0));
};
```

Что мы здесь делаем это обходимся с мантиссой числа в формате IEEE 754 как с целочисленным числом и прибавляем единицу к нему. Итоговое число с плавающей точкой будет равно $starting\_value + machine\_epsilon$, так что нам нужно просто вычесть изначальное значение (используя арифметику с плавающей точкой) чтобы измерить, какое число отражает один бит в одинарной точности (*float*).

union здесь нужен чтобы мы могли обращаться к числу в формате IEEE 754 как к обычному целочисленному. Прибавление 1 к нему на самом деле прибавляет 1 к *мантиссе* числа, хотя, нужно сказать, переполнение также возможно, что приведет к прибавлению единицы к экспоненте.

22.2.1. x86

Листинг 22.5: Оптимизирующий MSVC 2010

```
tv130 = 8
_v$ = 8
_start$ = 8
_calculate_machine_epsilon PROC
        fld     DWORD PTR _start$[esp-4]
        fst     DWORD PTR _v$[esp-4]     ; это лишняя инструкция
        inc     DWORD PTR _v$[esp-4]
        fsubr   DWORD PTR _v$[esp-4]
        fstp    DWORD PTR tv130[esp-4]   ; \ эта пара инструкций также лишняя
        fld     DWORD PTR tv130[esp-4]   ; /
        ret     0
_calculate_machine_epsilon ENDP
```

Вторая инструкция FST избыточная: нет необходимости сохранять входное значение в этом же месте (компилятор решил выделить переменную v в том же месте локального стека, где находится и входной аргумент).

Далее оно инкрементируется при помощи INC, как если это обычная целочисленная переменная. Затем оно загружается в FPU как если это 32-битное число в формате IEEE 754, FSUBR делает остальную часть работы и результат в ST0.

Последняя пара инструкций FSTP/FLD избыточна, но компилятор не соптимизировал её.

22.2.2. ARM64

Расширим этот пример до 64-бит:

```
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

typedef union
{
        uint64_t i;
        double d;
} uint_double;

double calculate_machine_epsilon(double start)
{
        uint_double v;
```

```
        v.d=start;
        v.i++;
        return v.d-start;
}

void main()
{
        printf ("%g\n", calculate_machine_epsilon(1.0));
};
```

В ARM64 нет инструкции для добавления числа к D-регистру в FPU, так что входное значение (пришедшее в D0) в начале копируется в GPR, инкрементируется, копируется в регистр FPU D1, затем происходит вычитание.

Листинг 22.6: Оптимизирующий GCC 4.9 ARM64

```
calculate_machine_epsilon:
        fmov    x0, d0       ; загрузить входное значение типа double в X0
        add     x0, x0, 1    ; X0++
        fmov    d1, x0       ; переместить его в регистр FPU
        fsub    d0, d1, d0   ; вычесть
        ret
```

Смотрите также этот пример скомпилированный под x64 с SIMD-инструкциями : 27.4 (стр. 461).

22.2.3. MIPS

Новая для нас здесь инструкция это MTC1 («Move To Coprocessor 1»), она просто переносит данные из GPR в регистры FPU.

Листинг 22.7: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
calculate_machine_epsilon:
                mfc1    $v0, $f12
                or      $at, $zero ; NOP
                addiu   $v1, $v0, 1
                mtc1    $v1, $f2
                jr      $ra
                sub.s   $f0, $f2, $f12 ; branch delay slot
```

22.2.4. Вывод

Трудно сказать, понадобится ли кому-то такая эквилибристика в реальном коде, но как уже было упомянуто много раз в этой книге, этот пример хорошо подходит для объяснения формата IEEE 754 и *union* в Си/Си++.

22.3. Быстрое вычисление квадратного корня

Вот где еще можно на практике применить трактовку типа *float* как целочисленного, это быстрое вычисление квадратного корня.

Листинг 22.8: Исходный код взят из Wikipedia: http://go.yurichev.com/17364

```
/* Assumes that float is in the IEEE 754 single precision floating point format
 * and that int is 32 bits. */
float sqrt_approx(float z)
{
    int val_int = *(int*)&z; /* Same bits, but as an int */
    /*
     * To justify the following code, prove that
     *
     * ((((val_int / 2^m) - b) / 2) + b) * 2^m = ((val_int - 2^m) / 2) + ((b + 1) / 2) * 2^m)
     *
     * where
     *
     * b = exponent bias
     * m = number of mantissa bits
```

```
     *
     * .
     */

    val_int -= 1 << 23; /* Subtract 2^m. */
    val_int >>= 1; /* Divide by 2. */
    val_int += 1 << 29; /* Add ((b + 1) / 2) * 2^m. */

    return *(float*)&val_int; /* Interpret again as float */
}
```

В качестве упражнения, вы можете попробовать скомпилировать эту функцию и разобраться, как она работает.

Имеется также известный алгоритм быстрого вычисления $\frac{1}{\sqrt{x}}$. Алгоритм стал известным, вероятно потому, что был применен в Quake III Arena.

Описание алгоритма есть в Wikipedia: http://go.yurichev.com/17361.

Глава 23

Указатели на функции

Указатель на функцию, в целом, как и любой другой указатель, просто адрес, указывающий на начало функции в сегменте кода.

Это часто применяется для вызовов т.н. callback-функций [1].

Известные примеры:

- `qsort()`[2], `atexit()`[3] из стандартной библиотеки Си;
- сигналы в *NIX ОС[4];
- запуск тредов: `CreateThread()` (win32), `pthread_create()` (POSIX);
- множество функций win32, например `EnumChildWindows()`[5].
- множество мест в ядре Linux, например, функции драйверов файловой системы вызываются через callback-и: http://go.yurichev.com/17076
- функции плагинов GCC также вызываются через callback-и: http://go.yurichev.com/17077
- Один из примеров указателей на функции это таблица в оконном менеджере «dwm» для Linux, описывающая шорт-каты. Каждый шорт-кат имеет соответствующую функцию, которую нужно вызвать, если эта клавиша нажата: GitHub. Как мы видим, с такой таблицей намного легче обходится чем с большим выражением switch().

Итак, функция `qsort()` это реализация алгоритма «быстрой сортировки». Функция может сортировать что угодно, любые типы данных, но при условии, что вы имеете функцию сравнения этих двух элементов данных и `qsort()` может вызывать её.

Эта функция сравнения может определяться так:

```
int (*compare)(const void *, const void *)
```

Воспользуемся немного модифицированным примером, который был найден здесь:

```
/* ex3 Sorting ints with qsort */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int comp(const void * _a, const void * _b)
{
  const int *a=(const int *)_a;
  const int *b=(const int *)_b;

  if (*a==*b)
    return 0;
  else
    if (*a < *b)
        return -1;
     else
      return 1;
}
```

[1] wikipedia
[2] wikipedia
[3] http://go.yurichev.com/17073
[4] wikipedia
[5] MSDN

```
19
20 int main(int argc, char* argv[])
21 {
22    int numbers[10]={1892,45,200,-98,4087,5,-12345,1087,88,-100000};
23    int i;
24
25   /* Sort the array */
26   qsort(numbers,10,sizeof(int),comp) ;
27   for (i=0;i<9;i++)
28     printf("Number = %d\n",numbers[ i ]) ;
29   return 0;
30 }
```

23.1. MSVC

Компилируем в MSVC 2010 (некоторые части убраны для краткости) с опцией /Ox :

Листинг 23.1: Оптимизирующий MSVC 2010: /GS- /MD

```
__a$ = 8                                                ; size = 4
__b$ = 12                                               ; size = 4
_comp   PROC
        mov     eax, DWORD PTR __a$[esp-4]
        mov     ecx, DWORD PTR __b$[esp-4]
        mov     eax, DWORD PTR [eax]
        mov     ecx, DWORD PTR [ecx]
        cmp     eax, ecx
        jne     SHORT $LN4@comp
        xor     eax, eax
        ret     0
$LN4@comp:
        xor     edx, edx
        cmp     eax, ecx
        setge   dl
        lea     eax, DWORD PTR [edx+edx-1]
        ret     0
_comp   ENDP


_numbers$ = -40                                         ; size = 40
_argc$ = 8                                              ; size = 4
_argv$ = 12                                             ; size = 4
_main   PROC
        sub     esp, 40                                 ; 00000028H
        push    esi
        push    OFFSET _comp
        push    4
        lea     eax, DWORD PTR _numbers$[esp+52]
        push    10                                      ; 0000000aH
        push    eax
        mov     DWORD PTR _numbers$[esp+60], 1892       ; 00000764H
        mov     DWORD PTR _numbers$[esp+64], 45         ; 0000002dH
        mov     DWORD PTR _numbers$[esp+68], 200        ; 000000c8H
        mov     DWORD PTR _numbers$[esp+72], -98        ; ffffff9eH
        mov     DWORD PTR _numbers$[esp+76], 4087       ; 00000ff7H
        mov     DWORD PTR _numbers$[esp+80], 5
        mov     DWORD PTR _numbers$[esp+84], -12345     ; ffffcfc7H
        mov     DWORD PTR _numbers$[esp+88], 1087       ; 0000043fH
        mov     DWORD PTR _numbers$[esp+92], 88         ; 00000058H
        mov     DWORD PTR _numbers$[esp+96], -100000    ; fffe7960H
        call    _qsort
        add     esp, 16                                 ; 00000010H

...
```

Ничего особо удивительного здесь мы не видим. В качестве четвертого аргумента, в qsort() просто передается адрес метки _comp, где собственно и располагается функция comp(), или, можно сказать, самая первая инструкция этой функции.

Как qsort() вызывает её?

Посмотрим в MSVCR80.DLL (эта DLL куда в MSVC вынесены функции из стандартных библиотек Си):

Листинг 23.2: MSVCR80.DLL

```
.text:7816CBF0 ; void __cdecl qsort(void *, unsigned int, unsigned int, int (__cdecl *)(const void *, ↙
    ↳ const void *))
.text:7816CBF0                 public _qsort
.text:7816CBF0 _qsort          proc near
.text:7816CBF0
.text:7816CBF0 lo              = dword ptr -104h
.text:7816CBF0 hi              = dword ptr -100h
.text:7816CBF0 var_FC          = dword ptr -0FCh
.text:7816CBF0 stkptr          = dword ptr -0F8h
.text:7816CBF0 lostk           = dword ptr -0F4h
.text:7816CBF0 histk           = dword ptr -7Ch
.text:7816CBF0 base            = dword ptr  4
.text:7816CBF0 num             = dword ptr  8
.text:7816CBF0 width           = dword ptr  0Ch
.text:7816CBF0 comp            = dword ptr  10h
.text:7816CBF0
.text:7816CBF0                 sub     esp, 100h

....

.text:7816CCE0 loc_7816CCE0:                           ; CODE XREF: _qsort+B1
.text:7816CCE0                 shr     eax, 1
.text:7816CCE2                 imul    eax, ebp
.text:7816CCE5                 add     eax, ebx
.text:7816CCE7                 mov     edi, eax
.text:7816CCE9                 push    edi
.text:7816CCEA                 push    ebx
.text:7816CCEB                 call    [esp+118h+comp]
.text:7816CCF2                 add     esp, 8
.text:7816CCF5                 test    eax, eax
.text:7816CCF7                 jle     short loc_7816CD04
```

comp — это четвертый аргумент функции. Здесь просто передается управление по адресу, указанному в comp. Перед этим подготавливается два аргумента для функции comp(). Далее, проверяется результат её выполнения.

Вот почему использование указателей на функции — это опасно. Во-первых, если вызвать qsort() с неправильным указателем на функцию, то qsort(), дойдя до этого вызова, может передать управление неизвестно куда, процесс упадет, и эту ошибку можно будет найти не сразу.

Во-вторых, типизация callback-функции должна строго соблюдаться, вызов не той функции с не теми аргументами не того типа, может привести к плачевным результатам, хотя падение процесса это и не проблема, проблема — это найти ошибку, ведь компилятор на стадии компиляции может вас и не предупредить о потенциальных неприятностях.

23.1.1. MSVC + OllyDbg

Загрузим наш пример в OllyDbg и установим точку останова на функции `comp()` .

Как значения сравниваются, мы можем увидеть во время самого первого вызова `comp()` :



Рис. 23.1: OllyDbg: первый вызов `comp()`

Для удобства, OllyDbg показывает сравниваемые значения в окне под окном кода . Мы можем так же увидеть, что SP указывает на RA где находится место в функции `qsort()` (на самом деле, находится в `MSVCR100.DLL`).

Трассируя (F8) до инструкции RETN и нажав F8 еще один раз, мы возвращаемся в функцию `qsort()`:



Рис. 23.2: OllyDbg: код в `qsort()` сразу после вызова `comp()`

Это был вызов функции сравнения.

Вот также скриншот момента второго вызова функции comp() — теперь сравниваемые значения другие :



Рис. 23.3: OllyDbg: второй вызов comp()

23.1.2. MSVC + tracer

Посмотрим, какие пары сравниваются. Эти 10 чисел будут сортироваться: 1892, 45, 200, -98, 4087, 5, -12345, 1087, 88, -100000.

Найдем адрес первой инструкции CMP в comp() и это 0x0040100C и мы ставим точку останова на ней:

```
tracer.exe -l:17_1.exe bpx=17_1.exe!0x0040100C
```

Получаем информацию о регистрах на точке останова:

```
PID=4336|New process 17_1.exe
(0) 17_1.exe!0x40100c
EAX=0x00000764 EBX=0x0051f7c8 ECX=0x00000005 EDX=0x00000000
ESI=0x0051f7d8 EDI=0x0051f7b4 EBP=0x0051f794 ESP=0x0051f67c
EIP=0x0028100c
FLAGS=IF
(0) 17_1.exe!0x40100c
EAX=0x00000005 EBX=0x0051f7c8 ECX=0xfffe7960 EDX=0x00000000
ESI=0x0051f7d8 EDI=0x0051f7b4 EBP=0x0051f794 ESP=0x0051f67c
EIP=0x0028100c
FLAGS=PF ZF IF
(0) 17_1.exe!0x40100c
EAX=0x00000764 EBX=0x0051f7c8 ECX=0x00000005 EDX=0x00000000
ESI=0x0051f7d8 EDI=0x0051f7b4 EBP=0x0051f794 ESP=0x0051f67c
EIP=0x0028100c
FLAGS=CF PF ZF IF
...
```

Отфильтруем EAX и ECX и получим:

```
EAX=0x00000764 ECX=0x00000005
EAX=0x00000005 ECX=0xfffe7960
EAX=0x00000764 ECX=0x00000005
EAX=0x0000002d ECX=0x00000005
EAX=0x00000058 ECX=0x00000005
EAX=0x0000043f ECX=0x00000005
EAX=0xffffcfc7 ECX=0x00000005
EAX=0x000000c8 ECX=0x00000005
EAX=0xffffff9e ECX=0x00000005
EAX=0x00000ff7 ECX=0x00000005
EAX=0x00000ff7 ECX=0x00000005
EAX=0xffffff9e ECX=0x00000005
EAX=0xffffff9e ECX=0x00000005
EAX=0xffffcfc7 ECX=0xfffe7960
```

```
EAX=0x00000005 ECX=0xffffcfc7
EAX=0xffffff9e ECX=0x00000005
EAX=0xffffcfc7 ECX=0xfffe7960
EAX=0xffffff9e ECX=0xffffcfc7
EAX=0xffffcfc7 ECX=0xfffe7960
EAX=0x000000c8 ECX=0x00000ff7
EAX=0x0000002d ECX=0x00000ff7
EAX=0x0000043f ECX=0x00000ff7
EAX=0x00000058 ECX=0x00000ff7
EAX=0x00000764 ECX=0x00000ff7
EAX=0x000000c8 ECX=0x00000764
EAX=0x0000002d ECX=0x00000764
EAX=0x0000043f ECX=0x00000764
EAX=0x00000058 ECX=0x00000764
EAX=0x000000c8 ECX=0x00000058
EAX=0x0000002d ECX=0x000000c8
EAX=0x0000043f ECX=0x000000c8
EAX=0x000000c8 ECX=0x00000058
EAX=0x0000002d ECX=0x000000c8
EAX=0x0000002d ECX=0x00000058
```

Это 34 пары. Следовательно, алгоритму быстрой сортировки нужно 34 операции сравнения для сортировки этих 10-и чисел.

23.1.3. MSVC + tracer (code coverage)

Но можно также и воспользоваться возможностью tracer накапливать все возможные состояния регистров и показать их в IDA.

Трассируем все инструкции в функции comp():

```
tracer.exe -l:17_1.exe bpf=17_1.exe!0x00401000,trace:cc
```

Получем .idc-скрипт для загрузки в IDA и загружаем его :

```
.text:00401000
.text:00401000 ; int __cdecl PtFuncCompare(const void *, const void *)
.text:00401000 PtFuncCompare   proc near               ; DATA XREF: _main+5↓o
.text:00401000
.text:00401000 arg_0           = dword ptr  4
.text:00401000 arg_4           = dword ptr  8
.text:00401000
.text:00401000                 mov     eax, [esp+arg_0] ; [ESP+4]=0x45f7ec..0x45f810(step=4), L"?\x04?
.text:00401004                 mov     ecx, [esp+arg_4] ; [ESP+8]=0x45f7ec..0x45f7f4(step=4), 0x45f7fc
.text:00401008                 mov     eax, [eax]       ; [EAX]=5, 0x2d, 0x58, 0xc8, 0x43f, 0x764, 0xff
.text:0040100A                 mov     ecx, [ecx]       ; [ECX]=5, 0x58, 0xc8, 0x764, 0xff7, 0xfffe7960
.text:0040100C                 cmp     eax, ecx         ; EAX=5, 0x2d, 0x58, 0xc8, 0x43f, 0x764, 0xff7,
.text:0040100E                 jnz     short loc_401013 ; ZF=false
.text:00401010                 xor     eax, eax
.text:00401012                 retn
.text:00401013 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:00401013
.text:00401013 loc_401013:                              ; CODE XREF: PtFuncCompare+E↑j
.text:00401013                 xor     edx, edx
.text:00401015                 cmp     eax, ecx         ; EAX=5, 0x2d, 0x58, 0xc8, 0x43f, 0x764, 0xff7,
.text:00401017                 setnl   dl               ; SF=false,true OF=false
.text:0040101A                 lea     eax, [edx+edx-1]
.text:0040101E                 retn                     ; EAX=1, 0xffffffff
.text:0040101E PtFuncCompare   endp
.text:0040101F
```

Рис. 23.4: tracer и IDA. N.B.: некоторые значения обрезаны справа

Имя этой функции (PtFuncCompare) дала IDA — видимо, потому что видит что указатель на эту функцию передается в qsort().

Мы видим, что указатели a и b указывают на разные места внутри массива, но шаг между указателями — 4, что логично, ведь в массиве хранятся 32-битные значения .

Видно, что инструкции по адресам 0x401010 и 0x401012 никогда не исполнялись (они и остались белыми): действительно, функция comp() никогда не возвращала 0, потому что в массиве нет одинаковых элементов.

23.2. GCC

Не слишком большая разница:

Листинг 23.3: GCC

```
                lea     eax, [esp+40h+var_28]
                mov     [esp+40h+var_40], eax
                mov     [esp+40h+var_28], 764h
                mov     [esp+40h+var_24], 2Dh
                mov     [esp+40h+var_20], 0C8h
                mov     [esp+40h+var_1C], 0FFFFFF9Eh
                mov     [esp+40h+var_18], 0FF7h
                mov     [esp+40h+var_14], 5
                mov     [esp+40h+var_10], 0FFFFCFC7h
                mov     [esp+40h+var_C], 43Fh
                mov     [esp+40h+var_8], 58h
                mov     [esp+40h+var_4], 0FFFE7960h
                mov     [esp+40h+var_34], offset comp
                mov     [esp+40h+var_38], 4
```

```
                mov     [esp+40h+var_3C], 0Ah
                call    _qsort
```

Функция `comp()`:

```
                public comp
comp            proc near

arg_0           = dword ptr  8
arg_4           = dword ptr  0Ch

                push    ebp
                mov     ebp, esp
                mov     eax, [ebp+arg_4]
                mov     ecx, [ebp+arg_0]
                mov     edx, [eax]
                xor     eax, eax
                cmp     [ecx], edx
                jnz     short loc_8048458
                pop     ebp
                retn
loc_8048458:
                setnl   al
                movzx   eax, al
                lea     eax, [eax+eax-1]
                pop     ebp
                retn
comp            endp
```

Реализация `qsort()` находится в `libc.so.6`, и представляет собой просто wrapper [6] для `qsort_r()`.

Она, в свою очередь, вызывает `quicksort()`, где есть вызовы определенной нами функции через переданный указатель:

Листинг 23.4: (файл libc.so.6, версия glibc — 2.10.1)

```
.text:0002DDF6                  mov     edx, [ebp+arg_10]
.text:0002DDF9                  mov     [esp+4], esi
.text:0002DDFD                  mov     [esp], edi
.text:0002DE00                  mov     [esp+8], edx
.text:0002DE04                  call    [ebp+arg_C]
...
```

23.2.1. GCC + GDB (с исходными кодами)

Очевидно, у нас есть исходный код нашего примера на Си (23 (стр. 406)), так что мы можем установить точку останова (*b*) на номере строки (11-й — это номер строки где происходит первое сравнение). Нам также нужно скомпилировать наш пример с ключом `-g`, чтобы в исполняемом файле была полная отладочная информация. Мы можем так же выводить значения используя имена переменных (p): отладочная информация также содержит информацию о том, в каком регистре и/или элементе локального стека находится какая переменная.

Мы можем также увидеть стек (bt) и обнаружить что в Glibc используется какая-то вспомогательная функция с именем `msort_with_tmp()`.

Листинг 23.5: GDB-сессия

```
dennis@ubuntuvm:~/polygon$ gcc 17_1.c -g
dennis@ubuntuvm:~/polygon$ gdb ./a.out
GNU gdb (GDB) 7.6.1-ubuntu
Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "i686-linux-gnu".
For bug reporting instructions, please see:
```

[6] понятие близкое к thunk function

```
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>...
Reading symbols from /home/dennis/polygon/a.out...done.
(gdb) b 17_1.c:11
Breakpoint 1 at 0x804845f: file 17_1.c, line 11.
(gdb) run
Starting program: /home/dennis/polygon/./a.out

Breakpoint 1, comp (_a=0xbffff0f8, _b=_b@entry=0xbffff0fc) at 17_1.c:11
11        if (*a==*b)
(gdb) p *a
$1 = 1892
(gdb) p *b
$2 = 45
(gdb) c
Continuing.

Breakpoint 1, comp (_a=0xbffff104, _b=_b@entry=0xbffff108) at 17_1.c:11
11        if (*a==*b)
(gdb) p *a
$3 = -98
(gdb) p *b
$4 = 4087
(gdb) bt
#0  comp (_a=0xbffff0f8, _b=_b@entry=0xbffff0fc) at 17_1.c:11
#1  0xb7e42872 in msort_with_tmp (p=p@entry=0xbffff07c, b=b@entry=0xbffff0f8, n=n@entry=2)
    at msort.c:65
#2  0xb7e4273e in msort_with_tmp (n=2, b=0xbffff0f8, p=0xbffff07c) at msort.c:45
#3  msort_with_tmp (p=p@entry=0xbffff07c, b=b@entry=0xbffff0f8, n=n@entry=5) at msort.c:53
#4  0xb7e4273e in msort_with_tmp (n=5, b=0xbffff0f8, p=0xbffff07c) at msort.c:45
#5  msort_with_tmp (p=p@entry=0xbffff07c, b=b@entry=0xbffff0f8, n=n@entry=10) at msort.c:53
#6  0xb7e42cef in msort_with_tmp (n=10, b=0xbffff0f8, p=0xbffff07c) at msort.c:45
#7  __GI_qsort_r (b=b@entry=0xbffff0f8, n=n@entry=10, s=s@entry=4, cmp=cmp@entry=0x804844d <comp>,
    arg=arg@entry=0x0) at msort.c:297
#8  0xb7e42dcf in __GI_qsort (b=0xbffff0f8, n=10, s=4, cmp=0x804844d <comp>) at msort.c:307
#9  0x0804850d in main (argc=1, argv=0xbffff1c4) at 17_1.c:26
(gdb)
```

23.2.2. GCC + GDB (без исходных кодов)

Но часто никаких исходных кодов нет вообще, так что мы можем дизассемблировать функцию `comp()` (`disas`), найти самую первую инструкцию CMP и установить точку останова (*b*) по этому адресу. На каждой точке останова мы будем видеть содержимое регистров (`info registers`). Информация из стека так же доступна (`bt`), но частичная: здесь нет номеров строк для функции `comp()` .

Листинг 23.6: GDB-сессия

```
dennis@ubuntuvm:~/polygon$ gcc 17_1.c
dennis@ubuntuvm:~/polygon$ gdb ./a.out
GNU gdb (GDB) 7.6.1-ubuntu
Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "i686-linux-gnu".
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>...
Reading symbols from /home/dennis/polygon/a.out...(no debugging symbols found)...done.
(gdb) set disassembly-flavor intel
(gdb) disas comp
Dump of assembler code for function comp:
   0x0804844d <+0>:     push   ebp
   0x0804844e <+1>:     mov    ebp,esp
   0x08048450 <+3>:     sub    esp,0x10
   0x08048453 <+6>:     mov    eax,DWORD PTR [ebp+0x8]
   0x08048456 <+9>:     mov    DWORD PTR [ebp-0x8],eax
   0x08048459 <+12>:    mov    eax,DWORD PTR [ebp+0xc]
   0x0804845c <+15>:    mov    DWORD PTR [ebp-0x4],eax
```

```
   0x0804845f <+18>:    mov    eax,DWORD PTR [ebp-0x8]
   0x08048462 <+21>:    mov    edx,DWORD PTR [eax]
   0x08048464 <+23>:    mov    eax,DWORD PTR [ebp-0x4]
   0x08048467 <+26>:    mov    eax,DWORD PTR [eax]
   0x08048469 <+28>:    cmp    edx,eax
   0x0804846b <+30>:    jne    0x8048474 <comp+39>
   0x0804846d <+32>:    mov    eax,0x0
   0x08048472 <+37>:    jmp    0x804848e <comp+65>
   0x08048474 <+39>:    mov    eax,DWORD PTR [ebp-0x8]
   0x08048477 <+42>:    mov    edx,DWORD PTR [eax]
   0x08048479 <+44>:    mov    eax,DWORD PTR [ebp-0x4]
   0x0804847c <+47>:    mov    eax,DWORD PTR [eax]
   0x0804847e <+49>:    cmp    edx,eax
   0x08048480 <+51>:    jge    0x8048489 <comp+60>
   0x08048482 <+53>:    mov    eax,0xffffffff
   0x08048487 <+58>:    jmp    0x804848e <comp+65>
   0x08048489 <+60>:    mov    eax,0x1
   0x0804848e <+65>:    leave
   0x0804848f <+66>:    ret
End of assembler dump.
(gdb) b *0x08048469
Breakpoint 1 at 0x8048469
(gdb) run
Starting program: /home/dennis/polygon/./a.out

Breakpoint 1, 0x08048469 in comp ()
(gdb) info registers
eax            0x2d     45
ecx            0xbffff0f8       -1073745672
edx            0x764    1892
ebx            0xb7fc0000       -1208221696
esp            0xbfffeeb8       0xbfffeeb8
ebp            0xbfffeec8       0xbfffeec8
esi            0xbffff0fc       -1073745668
edi            0xbffff010       -1073745904
eip            0x8048469        0x8048469 <comp+28>
eflags         0x286    [ PF SF IF ]
cs             0x73     115
ss             0x7b     123
ds             0x7b     123
es             0x7b     123
fs             0x0      0
gs             0x33     51
(gdb) c
Continuing.

Breakpoint 1, 0x08048469 in comp ()
(gdb) info registers
eax            0xff7    4087
ecx            0xbffff104       -1073745660
edx            0xffffff9e       -98
ebx            0xb7fc0000       -1208221696
esp            0xbfffee58       0xbfffee58
ebp            0xbfffee68       0xbfffee68
esi            0xbffff108       -1073745656
edi            0xbffff010       -1073745904
eip            0x8048469        0x8048469 <comp+28>
eflags         0x282    [ SF IF ]
cs             0x73     115
ss             0x7b     123
ds             0x7b     123
es             0x7b     123
fs             0x0      0
gs             0x33     51
(gdb) c
Continuing.

Breakpoint 1, 0x08048469 in comp ()
(gdb) info registers
eax            0xffffff9e       -98
```

```
ecx            0xbffff100       -1073745664
edx            0xc8     200
ebx            0xb7fc0000       -1208221696
esp            0xbfffeeb8       0xbfffeeb8
ebp            0xbfffeec8       0xbfffeec8
esi            0xbffff104       -1073745660
edi            0xbffff010       -1073745904
eip            0x8048469        0x8048469 <comp+28>
eflags         0x286    [ PF SF IF ]
cs             0x73     115
ss             0x7b     123
ds             0x7b     123
es             0x7b     123
fs             0x0      0
gs             0x33     51
(gdb) bt
#0  0x08048469 in comp ()
#1  0xb7e42872 in msort_with_tmp (p=p@entry=0xbffff07c, b=b@entry=0xbffff0f8, n=n@entry=2)
    at msort.c:65
#2  0xb7e4273e in msort_with_tmp (n=2, b=0xbffff0f8, p=0xbffff07c) at msort.c:45
#3  msort_with_tmp (p=p@entry=0xbffff07c, b=b@entry=0xbffff0f8, n=n@entry=5) at msort.c:53
#4  0xb7e4273e in msort_with_tmp (n=5, b=0xbffff0f8, p=0xbffff07c) at msort.c:45
#5  msort_with_tmp (p=p@entry=0xbffff07c, b=b@entry=0xbffff0f8, n=n@entry=10) at msort.c:53
#6  0xb7e42cef in msort_with_tmp (n=10, b=0xbffff0f8, p=0xbffff07c) at msort.c:45
#7  __GI_qsort_r (b=b@entry=0xbffff0f8, n=n@entry=10, s=s@entry=4, cmp=cmp@entry=0x804844d <comp>,
    arg=arg@entry=0x0) at msort.c:297
#8  0xb7e42dcf in __GI_qsort (b=0xbffff0f8, n=10, s=4, cmp=0x804844d <comp>) at msort.c:307
#9  0x0804850d in main ()
```

Глава 24

64-битные значения в 32-битной среде

В среде, где GPR-ы 32-битные, 64-битные значения хранятся и передаются как пары 32-битных значений [1].

24.1. Возврат 64-битного значения

```
#include <stdint.h>

uint64_t f ()
{
        return 0x1234567890ABCDEF;
};
```

24.1.1. x86

64-битные значения в 32-битной среде возвращаются из функций в паре регистров EDX:EAX.

Листинг 24.1: Оптимизирующий MSVC 2010

```
_f      PROC
        mov     eax, -1867788817        ; 90abcdefH
        mov     edx, 305419896          ; 12345678H
        ret     0
_f      ENDP
```

24.1.2. ARM

64-битное значение возвращается в паре регистров R0-R1 — (R1 это старшая часть и R0 — младшая часть):

Листинг 24.2: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
||f|| PROC
        LDR      r0,|L0.12|
        LDR      r1,|L0.16|
        BX       lr
        ENDP

|L0.12|
        DCD      0x90abcdef
|L0.16|
        DCD      0x12345678
```

[1] Кстати, в 16-битной среде, 32-битные значения передаются 16-битными парами точно так же : 53.4 (стр. 619)

24.1.3. MIPS

64-битное значение возвращается в паре регистров V0-V1 ($2-$3) — (V0 ($2) это старшая часть и V1 ($3) — младшая часть):

Листинг 24.3: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (assembly listing)

```
        li      $3,-1867841536                  # 0xffffffff90ab0000
        li      $2,305397760                    # 0x12340000
        ori     $3,$3,0xcdef
        j       $31
        ori     $2,$2,0x5678
```

Листинг 24.4: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
                lui     $v1, 0x90AB
                lui     $v0, 0x1234
                li      $v1, 0x90ABCDEF
                jr      $ra
                li      $v0, 0x12345678
```

24.2. Передача аргументов, сложение, вычитание

```
#include <stdint.h>

uint64_t f_add (uint64_t a, uint64_t b)
{
        return a+b;
};

void f_add_test ()
{
#ifdef __GNUC__
        printf ("%lld\n", f_add(12345678901234, 23456789012345));
#else
        printf ("%I64d\n", f_add(12345678901234, 23456789012345));
#endif
};

uint64_t f_sub (uint64_t a, uint64_t b)
{
        return a-b;
};
```

24.2.1. x86

Листинг 24.5: Оптимизирующий MSVC 2012 /Ob1

```
_a$ = 8         ; size = 8
_b$ = 16        ; size = 8
_f_add  PROC
        mov     eax, DWORD PTR _a$[esp-4]
        add     eax, DWORD PTR _b$[esp-4]
        mov     edx, DWORD PTR _a$[esp]
        adc     edx, DWORD PTR _b$[esp]
        ret     0
_f_add  ENDP

_f_add_test PROC
        push    5461            ; 00001555H
        push    1972608889      ; 75939f79H
        push    2874            ; 00000b3aH
        push    1942892530      ; 73ce2ff_subH
        call    _f_add
        push    edx
```

```
        push    eax
        push    OFFSET $SG1436 ; '%I64d', 0aH, 00H
        call    _printf
        add     esp, 28
        ret     0
_f_add_test ENDP

_f_sub  PROC
        mov     eax, DWORD PTR _a$[esp-4]
        sub     eax, DWORD PTR _b$[esp-4]
        mov     edx, DWORD PTR _a$[esp]
        sbb     edx, DWORD PTR _b$[esp]
        ret     0
_f_sub  ENDP
```

В `f_add_test()` видно, как каждое 64-битное число передается двумя 32-битными значениями, сначала старшая часть, затем младшая.

Сложение и вычитание происходит также парами.

При сложении, в начале складываются младшие 32 бита. Если при сложении был перенос, выставляется флаг CF. Следующая инструкция ADC складывает старшие части чисел, но также прибавляет единицу если $CF = 1$.

Вычитание также происходит парами. Первый SUB может также включить флаг переноса CF, который затем будет проверяться в SBB : если флаг переноса включен, то от результата отнимется единица .

Легко увидеть, как результат работы `f_add()` затем передается в `printf()`.

Листинг 24.6: GCC 4.8.1 -O1 -fno-inline

```
_f_add:
        mov     eax, DWORD PTR [esp+12]
        mov     edx, DWORD PTR [esp+16]
        add     eax, DWORD PTR [esp+4]
        adc     edx, DWORD PTR [esp+8]
        ret

_f_add_test:
        sub     esp, 28
        mov     DWORD PTR [esp+8], 1972608889   ; 75939f79H
        mov     DWORD PTR [esp+12], 5461        ; 00001555H
        mov     DWORD PTR [esp], 1942892530     ; 73ce2ff_subH
        mov     DWORD PTR [esp+4], 2874         ; 00000b3aH
        call    _f_add
        mov     DWORD PTR [esp+4], eax
        mov     DWORD PTR [esp+8], edx
        mov     DWORD PTR [esp], OFFSET FLAT:LC0 ; "%lld\12\0"
        call    _printf
        add     esp, 28
        ret

_f_sub:
        mov     eax, DWORD PTR [esp+4]
        mov     edx, DWORD PTR [esp+8]
        sub     eax, DWORD PTR [esp+12]
        sbb     edx, DWORD PTR [esp+16]
        ret
```

Код GCC почти такой же.

24.2.2. ARM

Листинг 24.7: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
f_add PROC
        ADDS     r0,r0,r2
        ADC      r1,r1,r3
        BX       lr
```

```
        ENDP

f_sub PROC
        SUBS     r0,r0,r2
        SBC      r1,r1,r3
        BX       lr
        ENDP

f_add_test PROC
        PUSH     {r4,lr}
        LDR      r2,|L0.68| ; 0x75939f79
        LDR      r3,|L0.72| ; 0x00001555
        LDR      r0,|L0.76| ; 0x73ce2ff2
        LDR      r1,|L0.80| ; 0x00000b3a
        BL       f_add
        POP      {r4,lr}
        MOV      r2,r0
        MOV      r3,r1
        ADR      r0,|L0.84| ; "%I64d\n"
        B        __2printf
        ENDP

|L0.68|
        DCD      0x75939f79
|L0.72|
        DCD      0x00001555
|L0.76|
        DCD      0x73ce2ff2
|L0.80|
        DCD      0x00000b3a
|L0.84|
        DCB      "%I64d\n",0
```

Первое 64-битное значение передается в паре регистров R0 и R1, второе — в паре R2 и R3. В ARM также есть инструкция ADC (учитывающая флаг переноса) и SBC («subtract with carry» — вычесть с переносом).

Важная вещь: когда младшие части слагаются/вычитаются, используются инструкции ADDS и SUBS с суффиксом -S. Суффикс -S означает «set flags» (установить флаги), а флаги (особенно флаг переноса) это то что однозначно нужно последующим инструкциями ADC/SBC.

А иначе инструкции без суффикса -S здесь вполне бы подошли (ADD и SUB).

24.2.3. MIPS

Листинг 24.8: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
f_add:
; $a0 – старшая часть a
; $a1 – младшая часть a
; $a2 – старшая часть b
; $a3 – младшая часть b
                addu    $v1, $a3, $a1 ; суммировать младшие части
                addu    $a0, $a2, $a0 ; суммировать старшие части
; будет ли перенос сгенерирован во время суммирования младших частей?
; установить $v0 в 1, если да
                sltu    $v0, $v1, $a3
                jr      $ra
; прибавить 1 к старшей части результата, если перенос должен был быть сгенерирован
                addu    $v0, $a0 ; branch delay slot
; $v0 – старшая часть результата
; $v1 – младшая часть результата

f_sub:
; $a0 – старшая часть a
; $a1 – младшая часть a
; $a2 – старшая часть b
; $a3 – младшая часть b
                subu    $v1, $a1, $a3 ; вычитать младшие части
                subu    $v0, $a0, $a2 ; вычитать старшие части
```

```
; будет ли перенос сгенерирован во время вычитания младших частей?
; установить $a0 в 1, если да
                sltu    $a1, $v1
                jr      $ra
; вычесть 1 из старшей части результата, если перенос должен был быть сгенерирован
                subu    $v0, $a1 ; branch delay slot
; $v0 - старшая часть результата
; $v1 - младшая часть результата

f_add_test:

var_10          = -0x10
var_4           = -4

                lui     $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
                addiu   $sp, -0x20
                la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
                sw      $ra, 0x20+var_4($sp)
                sw      $gp, 0x20+var_10($sp)
                lui     $a1, 0x73CE
                lui     $a3, 0x7593
                li      $a0, 0xB3A
                li      $a3, 0x75939F79
                li      $a2, 0x1555
                jal     f_add
                li      $a1, 0x73CE2FF2
                lw      $gp, 0x20+var_10($sp)
                lui     $a0, ($LC0 >> 16)  # "%lld\n"
                lw      $t9, (printf & 0xFFFF)($gp)
                lw      $ra, 0x20+var_4($sp)
                la      $a0, ($LC0 & 0xFFFF)  # "%lld\n"
                move    $a3, $v1
                move    $a2, $v0
                jr      $t9
                addiu   $sp, 0x20

$LC0:           .ascii "%lld\n"<0>
```

В MIPS нет регистра флагов, так что эта информация не присутствует после исполнения арифметических операций. Так что здесь нет инструкций как ADC или SBB в x86. Чтобы получить информацию о том, был бы выставлен флаг переноса, происходит сравнение (используя инструкцию «SLTU»), которая выставляет целевой регистр в 1 или 0. Эта 1 или 0 затем прибавляется к итоговому результату, или вычитается.

24.3. Умножение, деление

```
#include <stdint.h>

uint64_t f_mul (uint64_t a, uint64_t b)
{
        return a*b;
};

uint64_t f_div (uint64_t a, uint64_t b)
{
        return a/b;
};

uint64_t f_rem (uint64_t a, uint64_t b)
{
        return a % b;
};
```

24.3.1. x86

Листинг 24.9: Оптимизирующий MSVC 2013 /Ob1

```
_a$ = 8 ; size = 8
_b$ = 16 ; size = 8
_f_mul  PROC
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        mov     eax, DWORD PTR _b$[ebp+4]
        push    eax
        mov     ecx, DWORD PTR _b$[ebp]
        push    ecx
        mov     edx, DWORD PTR _a$[ebp+4]
        push    edx
        mov     eax, DWORD PTR _a$[ebp]
        push    eax
        call    __allmul ; long long multiplication (умножение значений типа long long)
        pop     ebp
        ret     0
_f_mul  ENDP

_a$ = 8 ; size = 8
_b$ = 16 ; size = 8
_f_div  PROC
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        mov     eax, DWORD PTR _b$[ebp+4]
        push    eax
        mov     ecx, DWORD PTR _b$[ebp]
        push    ecx
        mov     edx, DWORD PTR _a$[ebp+4]
        push    edx
        mov     eax, DWORD PTR _a$[ebp]
        push    eax
        call    __aulldiv ; unsigned long long division (деление беззнаковых значений типа long long)
        pop     ebp
        ret     0
_f_div  ENDP

_a$ = 8 ; size = 8
_b$ = 16 ; size = 8
_f_rem  PROC
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        mov     eax, DWORD PTR _b$[ebp+4]
        push    eax
        mov     ecx, DWORD PTR _b$[ebp]
        push    ecx
        mov     edx, DWORD PTR _a$[ebp+4]
        push    edx
        mov     eax, DWORD PTR _a$[ebp]
        push    eax
        call    __aullrem ; unsigned long long remainder (вычисление беззнакового остатка)
        pop     ebp
        ret     0
_f_rem  ENDP
```

Умножение и деление — это более сложная операция, так что обычно, компилятор встраивает вызовы библиотечных функций, делающих это.

Значение этих библиотечных функций, здесь: E (стр. 981).

Листинг 24.10: Оптимизирующий GCC 4.8.1 -fno-inline

```
_f_mul:
        push    ebx
        mov     edx, DWORD PTR [esp+8]
        mov     eax, DWORD PTR [esp+16]
        mov     ebx, DWORD PTR [esp+12]
        mov     ecx, DWORD PTR [esp+20]
        imul    ebx, eax
        imul    ecx, edx
        mul     edx
```

```
        add     ecx, ebx
        add     edx, ecx
        pop     ebx
        ret

_f_div:
        sub     esp, 28
        mov     eax, DWORD PTR [esp+40]
        mov     edx, DWORD PTR [esp+44]
        mov     DWORD PTR [esp+8], eax
        mov     eax, DWORD PTR [esp+32]
        mov     DWORD PTR [esp+12], edx
        mov     edx, DWORD PTR [esp+36]
        mov     DWORD PTR [esp], eax
        mov     DWORD PTR [esp+4], edx
        call    ___udivdi3 ; unsigned division (беззнаковое деление)
        add     esp, 28
        ret

_f_rem:
        sub     esp, 28
        mov     eax, DWORD PTR [esp+40]
        mov     edx, DWORD PTR [esp+44]
        mov     DWORD PTR [esp+8], eax
        mov     eax, DWORD PTR [esp+32]
        mov     DWORD PTR [esp+12], edx
        mov     edx, DWORD PTR [esp+36]
        mov     DWORD PTR [esp], eax
        mov     DWORD PTR [esp+4], edx
        call    ___umoddi3 ; unsigned modulo (беззнаковый остаток)
        add     esp, 28
        ret
```

GCC делает почти то же самое, тем не менее, встраивает код умножения прямо в функцию, посчитав что так будет эффективнее. У GCC другие имена библиотечных функций: D (стр. 980).

24.3.2. ARM

Keil для режима Thumb вставляет вызовы библиотечных функций:

Листинг 24.11: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
||f_mul|| PROC
        PUSH     {r4,lr}
        BL       __aeabi_lmul
        POP      {r4,pc}
        ENDP

||f_div|| PROC
        PUSH     {r4,lr}
        BL       __aeabi_uldivmod
        POP      {r4,pc}
        ENDP

||f_rem|| PROC
        PUSH     {r4,lr}
        BL       __aeabi_uldivmod
        MOVS     r0,r2
        MOVS     r1,r3
        POP      {r4,pc}
        ENDP
```

Keil для режима ARM, тем не менее, может сгенерировать код для умножения 64-битных чисел:

Листинг 24.12: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
||f_mul|| PROC
        PUSH     {r4,lr}
        UMULL    r12,r4,r0,r2
```

```
        MLA      r1,r2,r1,r4
        MLA      r1,r0,r3,r1
        MOV      r0,r12
        POP      {r4,pc}
        ENDP

||f_div|| PROC
        PUSH     {r4,lr}
        BL       __aeabi_uldivmod
        POP      {r4,pc}
        ENDP

||f_rem|| PROC
        PUSH     {r4,lr}
        BL       __aeabi_uldivmod
        MOV      r0,r2
        MOV      r1,r3
        POP      {r4,pc}
        ENDP
```

24.3.3. MIPS

Оптимизирующий GCC для MIPS может генерировать код для 64-битного умножения, но для 64-битного деления приходится вызывать библиотечную функцию:

Листинг 24.13: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
f_mul:
                mult    $a2, $a1
                mflo    $v0
                or      $at, $zero  ; NOP
                or      $at, $zero  ; NOP
                mult    $a0, $a3
                mflo    $a0
                addu    $v0, $a0
                or      $at, $zero  ; NOP
                multu   $a3, $a1
                mfhi    $a2
                mflo    $v1
                jr      $ra
                addu    $v0, $a2

f_div:

var_10          = -0x10
var_4           = -4

                lui     $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
                addiu   $sp, -0x20
                la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
                sw      $ra, 0x20+var_4($sp)
                sw      $gp, 0x20+var_10($sp)
                lw      $t9, (__udivdi3 & 0xFFFF)($gp)
                or      $at, $zero
                jalr    $t9
                or      $at, $zero
                lw      $ra, 0x20+var_4($sp)
                or      $at, $zero
                jr      $ra
                addiu   $sp, 0x20

f_rem:

var_10          = -0x10
var_4           = -4

                lui     $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
                addiu   $sp, -0x20
                la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
```

```
                sw      $ra, 0x20+var_4($sp)
                sw      $gp, 0x20+var_10($sp)
                lw      $t9, (__umoddi3 & 0xFFFF)($gp)
                or      $at, $zero
                jalr    $t9
                or      $at, $zero
                lw      $ra, 0x20+var_4($sp)
                or      $at, $zero
                jr      $ra
                addiu   $sp, 0x20
```

Тут также много NOP-ов, это возможно заполнение delay slot-ов после инструкции умножения (она ведь работает медленнее прочих инструкций).

24.4. Сдвиг вправо

```
#include <stdint.h>

uint64_t f (uint64_t a)
{
        return a>>7;
};
```

24.4.1. x86

Листинг 24.14: Оптимизирующий MSVC 2012 /Ob1

```
_a$ = 8         ; size = 8
_f      PROC
        mov     eax, DWORD PTR _a$[esp-4]
        mov     edx, DWORD PTR _a$[esp]
        shrd    eax, edx, 7
        shr     edx, 7
        ret     0
_f      ENDP
```

Листинг 24.15: Оптимизирующий GCC 4.8.1 -fno-inline

```
_f:
        mov     edx, DWORD PTR [esp+8]
        mov     eax, DWORD PTR [esp+4]
        shrd    eax, edx, 7
        shr     edx, 7
        ret
```

Сдвиг происходит также в две операции: в начале сдвигается младшая часть, затем старшая . Но младшая часть сдвигается при помощи инструкции SHRD, она сдвигает значение в EDX на 7 бит, но подтягивает новые биты из EAX, т.е. из старшей части. Старшая часть сдвигается более известной инструкцией SHR: действительно, ведь освободившиеся биты в старшей части нужно просто заполнить нулями.

24.4.2. ARM

В ARM нет такой инструкции как SHRD в x86, так что компилятору Keil приходится всё это делать, используя простые сдвиги и операции «ИЛИ»:

Листинг 24.16: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
||f|| PROC
        LSR      r0,r0,#7
        ORR      r0,r0,r1,LSL #25
        LSR      r1,r1,#7
        BX       lr
        ENDP
```

Листинг 24.17: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
||f|| PROC
        LSLS     r2,r1,#25
        LSRS     r0,r0,#7
        ORRS     r0,r0,r2
        LSRS     r1,r1,#7
        BX       lr
        ENDP
```

24.4.3. MIPS

GCC для MIPS реализует тот же алгоритм, что сделал Keil для режима Thumb:

Листинг 24.18: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
f:
                sll     $v0, $a0, 25
                srl     $v1, $a1, 7
                or      $v1, $v0, $v1
                jr      $ra
                srl     $v0, $a0, 7
```

24.5. Конвертирование 32-битного значения в 64-битное

```
#include <stdint.h>

int64_t f (int32_t a)
{
        return a;
};
```

24.5.1. x86

Листинг 24.19: Оптимизирующий MSVC 2012

```
_a$ = 8
_f      PROC
        mov     eax, DWORD PTR _a$[esp-4]
        cdq
        ret     0
_f      ENDP
```

Здесь появляется необходимость расширить 32-битное знаковое значение в 64-битное знаковое. Конвертировать беззнаковые значения очень просто: нужно просто выставить в 0 все биты в старшей части . Но для знаковых типов это не подходит: знак числа должен быть скопирован в старшую часть числа-результата . Здесь это делает инструкция CDQ, она берет входное значение в EAX, расширяет его до 64-битного, и оставляет его в паре регистров EDX:EAX . Иными словами, инструкция CDQ узнает знак числа в EAX (просто берет самый старший бит в EAX) и в зависимости от этого, выставляет все 32 бита в EDX в 0 или в 1. Её работа в каком-то смысле напоминает работу инструкции MOVSX.

24.5.2. ARM

Листинг 24.20: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
||f|| PROC
        ASR      r1,r0,#31
        BX       lr
        ENDP
```

Keil для ARM работает иначе: он просто сдвигает (арифметически) входное значение на 31 бит вправо. Как мы знаем, бит знака это MSB, и арифметический сдвиг копирует бит знака в «появляющихся» битах. Так что после инструкции «ASR r1,r0,#31», R1 будет содержать 0xFFFFFFFF если входное значение было отрицательным, или 0 в противном случае. R1 содержит старшую часть возвращаемого 64-битного значения.

Другими словами, этот код просто копирует MSB (бит знака) из входного значения в R0 во все биты старшей 32-битной части итогового 64-битного значения.

24.5.3. MIPS

GCC для MIPS делает то же, что сделал Keil для режима ARM:

Листинг 24.21: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
f:
                sra     $v0, $a0, 31
                jr      $ra
                move    $v1, $a0
```

Глава 25

SIMD

SIMD это акроним: *Single Instruction, Multiple Data*.

Как можно судить по названию, это обработка множества данных исполняя только одну инструкцию.

Как и FPU, эта подсистема процессора выглядит так же отдельным процессором внутри x86.

SIMD в x86 начался с MMX. Появилось 8 64-битных регистров MM0-MM7.

Каждый MMX-регистр может содержать 2 32-битных значения, 4 16-битных или же 8 байт. Например, складывая значения двух MMX-регистров, можно складывать одновременно 8 8-битных значений.

Простой пример, это некий графический редактор, который хранит открытое изображение как двумерный массив. Когда пользователь меняет яркость изображения, редактору нужно, например, прибавить некий коэффициент ко всем пикселям, или отнять. Для простоты можно представить, что изображение у нас бело-серо-черное и каждый пиксель занимает один байт, то с помощью MMX можно менять яркость сразу у восьми пикселей. Кстати, вот причина почему в SIMD присутствуют инструкции с *насыщением* (*saturation*). Когда пользователь в графическом редакторе изменяет яркость, переполнение и антипереполнение (*underflow*) не нужны, так что в SIMD имеются, например, инструкции сложения, которые ничего не будут прибавлять если максимальное значение уже достигнуто,и т.д.

Когда MMX только появилось, эти регистры на самом деле располагались в FPU-регистрах. Можно было использовать либо FPU либо MMX в одно и то же время. Можно подумать, что Intel решило немного сэкономить на транзисторах, но на самом деле причина такого симбиоза проще — более старая ОС не знающая о дополнительных регистрах процессора не будет сохранять их во время переключения задач, а вот регистры FPU сохранять будет. Таким образом, процессор с MMX + старая ОС + задача, использующая возможности MMX = все это может работать вместе.

SSE — это расширение регистров до 128 бит, теперь уже отдельно от FPU.

AVX — расширение регистров до 256 бит.

Немного о практическом применении.

Конечно же, это копирование блоков в памяти (memcpy), сравнение (memcmp), и подобное.

Еще пример: имеется алгоритм шифрования DES, который берет 64-битный блок, 56-битный ключ, шифрует блок с ключом и образуется 64-битный результат. Алгоритм DES можно легко представить в виде очень большой электронной цифровой схемы, с проводами, элементами И, ИЛИ, НЕ.

Идея bitslice DES[1] — это обработка сразу группы блоков и ключей одновременно. Скажем, на x86 переменная типа *unsigned int* вмещает в себе 32 бита, так что там можно хранить промежуточные результаты сразу для 32-х блоков-ключей, используя 64+56 переменных типа *unsigned int*.

Существует утилита для перебора паролей/хешей Oracle RDBMS (которые основаны на алгоритме DES), реализующая алгоритм bitslice DES для SSE2 и AVX — и теперь возможно шифровать одновременно 128 или 256 блоков-ключей:

http://go.yurichev.com/17313

25.1. Векторизация

Векторизация[2] это когда у вас есть цикл, который берет на вход несколько массивов и выдает, например, один массив данных. Тело цикла берет некоторые элементы из входных массивов, что-то делает с ними и помещает в выходной. Векторизация — это обрабатывать несколько элементов одновременно.

[1] http://go.yurichev.com/17329
[2] Wikipedia: vectorization

Векторизация — это не самая новая технология: автор сих строк видел её по крайней мере на линейке суперкомпьютеров Cray Y-MP от 1988, когда работал на его версии-«лайт» Cray Y-MP EL [3] .

Например:

```
for (i = 0; i < 1024; i++)
{
    C[i] = A[i]*B[i];
}
```

Этот фрагмент кода берет элементы из A и B, перемножает и сохраняет результат в C.

Если представить, что каждый элемент массива — это 32-битный *int*, то их можно загружать сразу по 4 из A в 128-битный XMM-регистр, из B в другой XMM-регистр и выполнив инструкцию *PMULLD* (*Перемножить запакованные знаковые DWORD и сохранить младшую часть результата*) и PMULHW (*Перемножить запакованные знаковые DWORD и сохранить старшую часть результата*), можно получить 4 64-битных произведения сразу.

Таким образом, тело цикла исполняется $1024/4$ раза вместо 1024, что в 4 раза меньше, и, конечно, быстрее.

25.1.1. Пример сложения

Некоторые компиляторы умеют делать автоматическую векторизацию в простых случаях, например, Intel C++[4].

Вот очень простая функция:

```
int f (int sz, int *ar1, int *ar2, int *ar3)
{
        for (int i=0; i<sz; i++)
                ar3[i]=ar1[i]+ar2[i];

        return 0;
};
```

Intel C++

Компилируем её при помощи Intel C++ 11.1.051 win32:

```
icl intel.cpp /QaxSSE2 /Faintel.asm /Ox
```

Имеем такое (в IDA):

```
; int __cdecl f(int, int *, int *, int *)
                public ?f@@YAHHPAH00@Z
?f@@YAHHPAH00@Z proc near

var_10 = dword ptr -10h
sz     = dword ptr  4
ar1    = dword ptr  8
ar2    = dword ptr  0Ch
ar3    = dword ptr  10h

       push    edi
       push    esi
       push    ebx
       push    esi
       mov     edx, [esp+10h+sz]
       test    edx, edx
       jle     loc_15B
       mov     eax, [esp+10h+ar3]
       cmp     edx, 6
       jle     loc_143
       cmp     eax, [esp+10h+ar2]
       jbe     short loc_36
       mov     esi, [esp+10h+ar2]
       sub     esi, eax
       lea     ecx, ds:0[edx*4]
       neg     esi
```

[3] Удаленно. Он находится в музее суперкомпьютеров: http://go.yurichev.com/17081

[4] Еще о том, как Intel C++ умеет автоматически векторизовать циклы: Excerpt: Effective Automatic Vectorization

```
        cmp     ecx, esi
        jbe     short loc_55

loc_36: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+21
        cmp     eax, [esp+10h+ar2]
        jnb     loc_143
        mov     esi, [esp+10h+ar2]
        sub     esi, eax
        lea     ecx, ds:0[edx*4]
        cmp     esi, ecx
        jb      loc_143

loc_55: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+34
        cmp     eax, [esp+10h+ar1]
        jbe     short loc_67
        mov     esi, [esp+10h+ar1]
        sub     esi, eax
        neg     esi
        cmp     ecx, esi
        jbe     short loc_7F

loc_67: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+59
        cmp     eax, [esp+10h+ar1]
        jnb     loc_143
        mov     esi, [esp+10h+ar1]
        sub     esi, eax
        cmp     esi, ecx
        jb      loc_143

loc_7F: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+65
        mov     edi, eax        ; edi = ar1
        and     edi, 0Fh        ; ar выровнен по 16-байтной границе?
        jz      short loc_9A    ; да
        test    edi, 3
        jnz     loc_162
        neg     edi
        add     edi, 10h
        shr     edi, 2

loc_9A: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+84
        lea     ecx, [edi+4]
        cmp     edx, ecx
        jl      loc_162
        mov     ecx, edx
        sub     ecx, edi
        and     ecx, 3
        neg     ecx
        add     ecx, edx
        test    edi, edi
        jbe     short loc_D6
        mov     ebx, [esp+10h+ar2]
        mov     [esp+10h+var_10], ecx
        mov     ecx, [esp+10h+ar1]
        xor     esi, esi

loc_C1: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+CD
        mov     edx, [ecx+esi*4]
        add     edx, [ebx+esi*4]
        mov     [eax+esi*4], edx
        inc     esi
        cmp     esi, edi
        jb      short loc_C1
        mov     ecx, [esp+10h+var_10]
        mov     edx, [esp+10h+sz]

loc_D6: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+B2
        mov     esi, [esp+10h+ar2]
        lea     esi, [esi+edi*4] ; ar2+i*4 выровнен по 16-байтной границе?
        test    esi, 0Fh
        jz      short loc_109   ; да!
```

```
        mov     ebx, [esp+10h+ar1]
        mov     esi, [esp+10h+ar2]

loc_ED: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+105
        movdqu  xmm1, xmmword ptr [ebx+edi*4] ; ar1+i*4
        movdqu  xmm0, xmmword ptr [esi+edi*4] ; ar2+i*4 не выровнен по 16-байтной границе, так что
    загружаем это в XMM0
        paddd   xmm1, xmm0
        movdqa  xmmword ptr [eax+edi*4], xmm1 ; ar3+i*4
        add     edi, 4
        cmp     edi, ecx
        jb      short loc_ED
        jmp     short loc_127

loc_109: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+E3
        mov     ebx, [esp+10h+ar1]
        mov     esi, [esp+10h+ar2]

loc_111: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+125
        movdqu  xmm0, xmmword ptr [ebx+edi*4]
        paddd   xmm0, xmmword ptr [esi+edi*4]
        movdqa  xmmword ptr [eax+edi*4], xmm0
        add     edi, 4
        cmp     edi, ecx
        jb      short loc_111

loc_127: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+107
          ; f(int,int *,int *,int *)+164
        cmp     ecx, edx
        jnb     short loc_15B
        mov     esi, [esp+10h+ar1]
        mov     edi, [esp+10h+ar2]

loc_133: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+13F
        mov     ebx, [esi+ecx*4]
        add     ebx, [edi+ecx*4]
        mov     [eax+ecx*4], ebx
        inc     ecx
        cmp     ecx, edx
        jb      short loc_133
        jmp     short loc_15B

loc_143: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+17
          ; f(int,int *,int *,int *)+3A ...
        mov     esi, [esp+10h+ar1]
        mov     edi, [esp+10h+ar2]
        xor     ecx, ecx

loc_14D: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+159
        mov     ebx, [esi+ecx*4]
        add     ebx, [edi+ecx*4]
        mov     [eax+ecx*4], ebx
        inc     ecx
        cmp     ecx, edx
        jb      short loc_14D

loc_15B: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+A
          ; f(int,int *,int *,int *)+129 ...
        xor     eax, eax
        pop     ecx
        pop     ebx
        pop     esi
        pop     edi
        retn

loc_162: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+8C
          ; f(int,int *,int *,int *)+9F
        xor     ecx, ecx
        jmp     short loc_127
?f@@YAHHPAHOO@Z endp
```

Инструкции, имеющие отношение к SSE2 это:

- MOVDQU (*Move Unaligned Double Quadword*) — она просто загружает 16 байт из памяти в XMM-регистр .
- PADDD (*Add Packed Integers*) — складывает сразу 4 пары 32-битных чисел и оставляет в первом операнде результат. Кстати, если произойдет переполнение, то исключения не произойдет и никакие флаги не установятся, запишутся просто младшие 32 бита результата. Если один из операндов PADDD — адрес значения в памяти, то требуется чтобы адрес был выровнен по 16-байтной границе. Если он не выровнен, произойдет исключение [5].
- MOVDQA (*Move Aligned Double Quadword*) — тоже что и MOVDQU, только подразумевает что адрес в памяти выровнен по 16-байтной границе. Если он не выровнен, произойдет исключение. MOVDQA работает быстрее чем MOVDQU, но требует вышеозначенного.

Итак, эти SSE2-инструкции исполнятся только в том случае если еще осталось просуммировать 4 пары переменных типа *int* плюс если указатель ar3 выровнен по 16-байтной границе.

Более того, если еще и ar2 выровнен по 16-байтной границе, то будет выполняться этот фрагмент кода:

```
movdqu  xmm0, xmmword ptr [ebx+edi*4] ; ar1+i*4
paddd   xmm0, xmmword ptr [esi+edi*4] ; ar2+i*4
movdqa  xmmword ptr [eax+edi*4], xmm0 ; ar3+i*4
```

А иначе, значение из ar2 загрузится в XMM0 используя инструкцию MOVDQU, которая не требует выровненного указателя, зато может работать чуть медленнее:

```
movdqu  xmm1, xmmword ptr [ebx+edi*4] ; ar1+i*4
movdqu  xmm0, xmmword ptr [esi+edi*4] ; ar2+i*4 не выровнен по 16-байтной границе, так что загружаем это
    в XMM0
paddd   xmm1, xmm0
movdqa  xmmword ptr [eax+edi*4], xmm1 ; ar3+i*4
```

А во всех остальных случаях, будет исполняться код, который был бы, как если бы не была включена поддержка SSE2.

GCC

Но и GCC умеет кое-что векторизировать[6], если компилировать с опциями -O3 и включить поддержку SSE2: -msse2.

Вот что вышло (GCC 4.4.1):

```
; f(int, int *, int *, int *)
            public _Z1fiPiS_S_
_Z1fiPiS_S_ proc near

var_18      = dword ptr -18h
var_14      = dword ptr -14h
var_10      = dword ptr -10h
arg_0       = dword ptr  8
arg_4       = dword ptr  0Ch
arg_8       = dword ptr  10h
arg_C       = dword ptr  14h

            push    ebp
            mov     ebp, esp
            push    edi
            push    esi
            push    ebx
            sub     esp, 0Ch
            mov     ecx, [ebp+arg_0]
            mov     esi, [ebp+arg_4]
            mov     edi, [ebp+arg_8]
            mov     ebx, [ebp+arg_C]
            test    ecx, ecx
            jle     short loc_80484D8
            cmp     ecx, 6
            lea     eax, [ebx+10h]
            ja      short loc_80484E8

loc_80484C1: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+4B
             ; f(int,int *,int *,int *)+61 ...
```

[5] О выравнивании данных см. также: Wikipedia: Выравнивание данных
[6] Подробнее о векторизации в GCC: http://go.yurichev.com/17083

```
            xor     eax, eax
            nop
            lea     esi, [esi+0]

loc_80484C8: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+36
            mov     edx, [edi+eax*4]
            add     edx, [esi+eax*4]
            mov     [ebx+eax*4], edx
            add     eax, 1
            cmp     eax, ecx
            jnz     short loc_80484C8

loc_80484D8: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+17
             ; f(int,int *,int *,int *)+A5
            add     esp, 0Ch
            xor     eax, eax
            pop     ebx
            pop     esi
            pop     edi
            pop     ebp
            retn

            align 8

loc_80484E8: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+1F
            test    bl, 0Fh
            jnz     short loc_80484C1
            lea     edx, [esi+10h]
            cmp     ebx, edx
            jbe     loc_8048578

loc_80484F8: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+E0
            lea     edx, [edi+10h]
            cmp     ebx, edx
            ja      short loc_8048503
            cmp     edi, eax
            jbe     short loc_80484C1

loc_8048503: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+5D
            mov     eax, ecx
            shr     eax, 2
            mov     [ebp+var_14], eax
            shl     eax, 2
            test    eax, eax
            mov     [ebp+var_10], eax
            jz      short loc_8048547
            mov     [ebp+var_18], ecx
            mov     ecx, [ebp+var_14]
            xor     eax, eax
            xor     edx, edx
            nop

loc_8048520: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+9B
            movdqu  xmm1, xmmword ptr [edi+eax]
            movdqu  xmm0, xmmword ptr [esi+eax]
            add     edx, 1
            paddd   xmm0, xmm1
            movdqa  xmmword ptr [ebx+eax], xmm0
            add     eax, 10h
            cmp     edx, ecx
            jb      short loc_8048520
            mov     ecx, [ebp+var_18]
            mov     eax, [ebp+var_10]
            cmp     ecx, eax
            jz      short loc_80484D8

loc_8048547: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+73
            lea     edx, ds:0[eax*4]
            add     esi, edx
            add     edi, edx
```

```
            add     ebx, edx
            lea     esi, [esi+0]

loc_8048558: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+CC
            mov     edx, [edi]
            add     eax, 1
            add     edi, 4
            add     edx, [esi]
            add     esi, 4
            mov     [ebx], edx
            add     ebx, 4
            cmp     ecx, eax
            jg      short loc_8048558
            add     esp, 0Ch
            xor     eax, eax
            pop     ebx
            pop     esi
            pop     edi
            pop     ebp
            retn

loc_8048578: ; CODE XREF: f(int,int *,int *,int *)+52
            cmp     eax, esi
            jnb     loc_80484C1
            jmp     loc_80484F8
_Z1fiPiS_S_ endp
```

Почти то же самое, хотя и не так дотошно, как Intel C++.

25.1.2. Пример копирования блоков

Вернемся к простому примеру memcpy() (14.2 (стр. 188)):

```
#include <stdio.h>

void my_memcpy (unsigned char* dst, unsigned char* src, size_t cnt)
{
        size_t i;
        for (i=0; i<cnt; i++)
                dst[i]=src[i];
};
```

И вот что делает оптимизирующий GCC 4.9.1:

Листинг 25.1: Оптимизирующий GCC 4.9.1 x64

```
my_memcpy:
; RDI = адрес назначения
; RSI = исходный адрес
; RDX = размер блока
        test    rdx, rdx
        je      .L41
        lea     rax, [rdi+16]
        cmp     rsi, rax
        lea     rax, [rsi+16]
        setae   cl
        cmp     rdi, rax
        setae   al
        or      cl, al
        je      .L13
        cmp     rdx, 22
        jbe     .L13
        mov     rcx, rsi
        push    rbp
        push    rbx
        neg     rcx
        and     ecx, 15
        cmp     rcx, rdx
        cmova   rcx, rdx
```

```
        xor     eax, eax
        test    rcx, rcx
        je      .L4
        movzx   eax, BYTE PTR [rsi]
        cmp     rcx, 1
        mov     BYTE PTR [rdi], al
        je      .L15
        movzx   eax, BYTE PTR [rsi+1]
        cmp     rcx, 2
        mov     BYTE PTR [rdi+1], al
        je      .L16
        movzx   eax, BYTE PTR [rsi+2]
        cmp     rcx, 3
        mov     BYTE PTR [rdi+2], al
        je      .L17
        movzx   eax, BYTE PTR [rsi+3]
        cmp     rcx, 4
        mov     BYTE PTR [rdi+3], al
        je      .L18
        movzx   eax, BYTE PTR [rsi+4]
        cmp     rcx, 5
        mov     BYTE PTR [rdi+4], al
        je      .L19
        movzx   eax, BYTE PTR [rsi+5]
        cmp     rcx, 6
        mov     BYTE PTR [rdi+5], al
        je      .L20
        movzx   eax, BYTE PTR [rsi+6]
        cmp     rcx, 7
        mov     BYTE PTR [rdi+6], al
        je      .L21
        movzx   eax, BYTE PTR [rsi+7]
        cmp     rcx, 8
        mov     BYTE PTR [rdi+7], al
        je      .L22
        movzx   eax, BYTE PTR [rsi+8]
        cmp     rcx, 9
        mov     BYTE PTR [rdi+8], al
        je      .L23
        movzx   eax, BYTE PTR [rsi+9]
        cmp     rcx, 10
        mov     BYTE PTR [rdi+9], al
        je      .L24
        movzx   eax, BYTE PTR [rsi+10]
        cmp     rcx, 11
        mov     BYTE PTR [rdi+10], al
        je      .L25
        movzx   eax, BYTE PTR [rsi+11]
        cmp     rcx, 12
        mov     BYTE PTR [rdi+11], al
        je      .L26
        movzx   eax, BYTE PTR [rsi+12]
        cmp     rcx, 13
        mov     BYTE PTR [rdi+12], al
        je      .L27
        movzx   eax, BYTE PTR [rsi+13]
        cmp     rcx, 15
        mov     BYTE PTR [rdi+13], al
        jne     .L28
        movzx   eax, BYTE PTR [rsi+14]
        mov     BYTE PTR [rdi+14], al
        mov     eax, 15
.L4:
        mov     r10, rdx
        lea     r9, [rdx-1]
        sub     r10, rcx
        lea     r8, [r10-16]
        sub     r9, rcx
        shr     r8, 4
        add     r8, 1
```

```
        mov     r11, r8
        sal     r11, 4
        cmp     r9, 14
        jbe     .L6
        lea     rbp, [rsi+rcx]
        xor     r9d, r9d
        add     rcx, rdi
        xor     ebx, ebx
.L7:
        movdqa  xmm0, XMMWORD PTR [rbp+0+r9]
        add     rbx, 1
        movups  XMMWORD PTR [rcx+r9], xmm0
        add     r9, 16
        cmp     rbx, r8
        jb      .L7
        add     rax, r11
        cmp     r10, r11
        je      .L1
.L6:
        movzx   ecx, BYTE PTR [rsi+rax]
        mov     BYTE PTR [rdi+rax], cl
        lea     rcx, [rax+1]
        cmp     rdx, rcx
        jbe     .L1
        movzx   ecx, BYTE PTR [rsi+1+rax]
        mov     BYTE PTR [rdi+1+rax], cl
        lea     rcx, [rax+2]
        cmp     rdx, rcx
        jbe     .L1
        movzx   ecx, BYTE PTR [rsi+2+rax]
        mov     BYTE PTR [rdi+2+rax], cl
        lea     rcx, [rax+3]
        cmp     rdx, rcx
        jbe     .L1
        movzx   ecx, BYTE PTR [rsi+3+rax]
        mov     BYTE PTR [rdi+3+rax], cl
        lea     rcx, [rax+4]
        cmp     rdx, rcx
        jbe     .L1
        movzx   ecx, BYTE PTR [rsi+4+rax]
        mov     BYTE PTR [rdi+4+rax], cl
        lea     rcx, [rax+5]
        cmp     rdx, rcx
        jbe     .L1
        movzx   ecx, BYTE PTR [rsi+5+rax]
        mov     BYTE PTR [rdi+5+rax], cl
        lea     rcx, [rax+6]
        cmp     rdx, rcx
        jbe     .L1
        movzx   ecx, BYTE PTR [rsi+6+rax]
        mov     BYTE PTR [rdi+6+rax], cl
        lea     rcx, [rax+7]
        cmp     rdx, rcx
        jbe     .L1
        movzx   ecx, BYTE PTR [rsi+7+rax]
        mov     BYTE PTR [rdi+7+rax], cl
        lea     rcx, [rax+8]
        cmp     rdx, rcx
        jbe     .L1
        movzx   ecx, BYTE PTR [rsi+8+rax]
        mov     BYTE PTR [rdi+8+rax], cl
        lea     rcx, [rax+9]
        cmp     rdx, rcx
        jbe     .L1
        movzx   ecx, BYTE PTR [rsi+9+rax]
        mov     BYTE PTR [rdi+9+rax], cl
        lea     rcx, [rax+10]
        cmp     rdx, rcx
        jbe     .L1
        movzx   ecx, BYTE PTR [rsi+10+rax]
```

```
        mov     BYTE PTR [rdi+10+rax], cl
        lea     rcx, [rax+11]
        cmp     rdx, rcx
        jbe     .L1
        movzx   ecx, BYTE PTR [rsi+11+rax]
        mov     BYTE PTR [rdi+11+rax], cl
        lea     rcx, [rax+12]
        cmp     rdx, rcx
        jbe     .L1
        movzx   ecx, BYTE PTR [rsi+12+rax]
        mov     BYTE PTR [rdi+12+rax], cl
        lea     rcx, [rax+13]
        cmp     rdx, rcx
        jbe     .L1
        movzx   ecx, BYTE PTR [rsi+13+rax]
        mov     BYTE PTR [rdi+13+rax], cl
        lea     rcx, [rax+14]
        cmp     rdx, rcx
        jbe     .L1
        movzx   edx, BYTE PTR [rsi+14+rax]
        mov     BYTE PTR [rdi+14+rax], dl
.L1:
        pop     rbx
        pop     rbp
.L41:
        rep ret
.L13:
        xor     eax, eax
.L3:
        movzx   ecx, BYTE PTR [rsi+rax]
        mov     BYTE PTR [rdi+rax], cl
        add     rax, 1
        cmp     rax, rdx
        jne     .L3
        rep ret
.L28:
        mov     eax, 14
        jmp     .L4
.L15:
        mov     eax, 1
        jmp     .L4
.L16:
        mov     eax, 2
        jmp     .L4
.L17:
        mov     eax, 3
        jmp     .L4
.L18:
        mov     eax, 4
        jmp     .L4
.L19:
        mov     eax, 5
        jmp     .L4
.L20:
        mov     eax, 6
        jmp     .L4
.L21:
        mov     eax, 7
        jmp     .L4
.L22:
        mov     eax, 8
        jmp     .L4
.L23:
        mov     eax, 9
        jmp     .L4
.L24:
        mov     eax, 10
        jmp     .L4
.L25:
        mov     eax, 11
```

```
        jmp     .L4
.L26:
        mov     eax, 12
        jmp     .L4
.L27:
        mov     eax, 13
        jmp     .L4
```

25.2. Реализация strlen() при помощи SIMD

Прежде всего, следует заметить, что SIMD-инструкции можно вставлять в Си/Си++ код при помощи специальных макросов[7]. В MSVC, часть находится в файле intrin.h.

Имеется возможность реализовать функцию strlen()[8] при помощи SIMD-инструкций, работающий в 2-2.5 раза быстрее обычной реализации. Эта функция будет загружать в XMM-регистр сразу 16 байт и проверять каждый на ноль [9].

```
size_t strlen_sse2(const char *str)
{
    register size_t len = 0;
    const char *s=str;
    bool str_is_aligned=(((unsigned int)str)&0xFFFFFFF0) == (unsigned int)str;

    if (str_is_aligned==false)
        return strlen (str);

    __m128i xmm0 = _mm_setzero_si128();
    __m128i xmm1;
    int mask = 0;

    for (;;)
    {
        xmm1 = _mm_load_si128((__m128i *)s);
        xmm1 = _mm_cmpeq_epi8(xmm1, xmm0);
        if ((mask = _mm_movemask_epi8(xmm1)) != 0)
        {
            unsigned long pos;
            _BitScanForward(&pos, mask);
            len += (size_t)pos;

            break;
        }
        s += sizeof(__m128i);
        len += sizeof(__m128i);
    };

    return len;
}
```

Компилируем в MSVC 2010 с опцией /Ox:

Листинг 25.2: Оптимизирующий MSVC 2010

```
_pos$75552 = -4          ; size = 4
_str$ = 8                ; size = 4
?strlen_sse2@@YAIPBD@Z PROC ; strlen_sse2

    push    ebp
    mov     ebp, esp
    and     esp, -16            ; fffffff0H
    mov     eax, DWORD PTR _str$[ebp]
    sub     esp, 12             ; 0000000cH
    push    esi
    mov     esi, eax
    and     esi, -16            ; fffffff0H
```

[7] MSDN: MMX, SSE, and SSE2 Intrinsics
[8] strlen() — стандартная функция Си для подсчета длины строки
[9] Пример базируется на исходнике отсюда: http://go.yurichev.com/17330.

```
    xor      edx, edx
    mov      ecx, eax
    cmp      esi, eax
    je       SHORT $LN4@strlen_sse
    lea      edx, DWORD PTR [eax+1]
    npad     3 ; выровнять следующую метку
$LL11@strlen_sse:
    mov      cl, BYTE PTR [eax]
    inc      eax
    test     cl, cl
    jne      SHORT $LL11@strlen_sse
    sub      eax, edx
    pop      esi
    mov      esp, ebp
    pop      ebp
    ret      0
$LN4@strlen_sse:
    movdqa   xmm1, XMMWORD PTR [eax]
    pxor     xmm0, xmm0
    pcmpeqb  xmm1, xmm0
    pmovmskb eax, xmm1
    test     eax, eax
    jne      SHORT $LN9@strlen_sse
$LL3@strlen_sse:
    movdqa   xmm1, XMMWORD PTR [ecx+16]
    add      ecx, 16                    ; 00000010H
    pcmpeqb  xmm1, xmm0
    add      edx, 16                    ; 00000010H
    pmovmskb eax, xmm1
    test     eax, eax
    je       SHORT $LL3@strlen_sse
$LN9@strlen_sse:
    bsf      eax, eax
    mov      ecx, eax
    mov      DWORD PTR _pos$75552[esp+16], eax
    lea      eax, DWORD PTR [ecx+edx]
    pop      esi
    mov      esp, ebp
    pop      ebp
    ret      0
?strlen_sse2@@YAIPBD@Z ENDP                ; strlen_sse2
```

Итак, прежде всего, мы проверяем указатель `str`, выровнен ли он по 16-байтной границе. Если нет, то мы вызовем обычную реализацию `strlen()`.

Далее мы загружаем по 16 байт в регистр XMM1 при помощи команды MOVDQA.

Наблюдательный читатель может спросить, почему в этом месте мы не можем использовать MOVDQU, которая может загружать откуда угодно не взирая на факт, выровнен ли указатель?

Да, можно было бы сделать вот как: если указатель выровнен, загружаем используя MOVDQA, иначе используем работающую чуть медленнее MOVDQU.

Однако здесь кроется не сразу заметная проблема, которая проявляется вот в чем:

В ОС линии Windows NT (и не только), память выделяется страницами по 4 KiB (4096 байт). Каждый win32-процесс якобы имеет в наличии 4 GiB, но на самом деле, только некоторые части этого адресного пространства присоединены к реальной физической памяти. Если процесс обратится к блоку памяти, которого не существует, сработает исключение. Так работает VM[10].

Так вот, функция, читающая сразу по 16 байт, имеет возможность нечаянно вылезти за границу выделенного блока памяти. Предположим, ОС выделила программе 8192 (0x2000) байт по адресу 0x008c0000. Таким образом, блок занимает байты с адреса 0x008c0000 по 0x008c1fff включительно.

За этим блоком, то есть начиная с адреса 0x008c2000 нет вообще ничего, т.е. ОС не выделяла там память. Обращение к памяти начиная с этого адреса вызовет исключение.

И предположим, что программа хранит некую строку из, скажем, пяти символов почти в самом конце блока, что не является преступлением:

[10] wikipedia

0x008c1ff8	'h'
0x008c1ff9	'e'
0x008c1ffa	'l'
0x008c1ffb	'l'
0x008c1ffc	'o'
0x008c1ffd	'\x00'
0x008c1ffe	здесь случайный мусор
0x008c1fff	здесь случайный мусор

В обычных условиях, программа вызывает `strlen()` передав ей указатель на строку `'hello'` лежащую по адресу 0x008c1ff8. `strlen()` будет читать по одному байту до 0x008c1ffd, где ноль, и здесь она закончит работу.

Теперь, если мы напишем свою реализацию `strlen()` читающую сразу по 16 байт, с любого адреса, будь он выровнен по 16-байтной границе или нет, MOVDQU попытается загрузить 16 байт с адреса 0x008c1ff8 по 0x008c2008, и произойдет исключение. Это ситуация которой, конечно, хочется избежать.

Поэтому мы будем работать только с адресами, выровненными по 16 байт, что в сочетании со знанием что размер страницы ОС также, как правило, выровнен по 16 байт, даст некоторую гарантию что наша функция не будет пытаться читать из мест в невыделенной памяти.

Вернемся к нашей функции.

`_mm_setzero_si128()` — это макрос, генерирующий `pxor xmm0, xmm0` — инструкция просто обнуляет регистр XMM0.
.

`_mm_load_si128()` — это макрос для MOVDQA, он просто загружает 16 байт по адресу из указателя в XMM1.

`_mm_cmpeq_epi8()` — это макрос для PCMPEQB, это инструкция, которая побайтово сравнивает значения из двух XMM регистров.

И если какой-то из байт равен другому, то в результирующем значении будет выставлено на месте этого байта `0xff`, либо 0, если байты не были равны.

Например.

```
XMM1: 11223344556677880000000000000000
XMM0: 11ab3444007877881111111111111111
```

После исполнения `pcmpeqb xmm1, xmm0`, регистр XMM1 содержит:

```
XMM1: ff0000ff0000ffff0000000000000000
```

Эта инструкция в нашем случае, сравнивает каждый 16-байтный блок с блоком состоящим из 16-и нулевых байт, выставленным в XMM0 при помощи `pxor xmm0, xmm0`.

Следующий макрос `_mm_movemask_epi8()` — это инструкция PMOVMSKB.

Она очень удобна как раз для использования в паре с PCMPEQB.

```
pmovmskb eax, xmm1
```

Эта инструкция выставит самый первый бит EAX в единицу, если старший бит первого байта в регистре XMM1 является единицей. Иными словами, если первый байт в регистре XMM1 является `0xff`, то первый бит в EAX будет также единицей, иначе нулем.

Если второй байт в регистре XMM1 является `0xff`, то второй бит в EAX также будет единицей. Иными словами, инструкция отвечает на вопрос, «какие из байт в XMM1 являются `0xff`?» В результате приготовит 16 бит и запишет в EAX. Остальные биты в EAX обнулятся.

Кстати, не забывайте также вот о какой особенности нашего алгоритма. На вход может прийти 16 байт вроде:

15	14	13	12	11	10	9 ... 3	2	1 0
«h»	«e»	«l»	«l»	«o»	0	мусор	0	мусор

Это строка `'hello'`, после нее терминирующий ноль, затем немного мусора в памяти. Если мы загрузим эти 16 байт в XMM1 и сравним с нулевым XMM0, то в итоге получим такое [11]:

```
XMM1: 0000ff00000000000000ff0000000000
```

Это означает что инструкция сравнения обнаружила два нулевых байта, что и не удивительно.

PMOVMSKB в нашем случае подготовит EAX вот так (в двоичном представлении): *0010000000100000b*.

Совершенно очевидно, что далее наша функция должна учитывать только первый встретившийся нулевой бит и игнорировать все остальное.

Следующая инструкция — BSF (*Bit Scan Forward*). Это инструкция находит самый младший бит во втором операнде и записывает его позицию в первый операнд.

[11] Здесь используется порядок с MSB до LSB[12].

EAX=0010000000100000b

После исполнения этой инструкции `bsf eax, eax`, в EAX будет 5, что означает, что единица найдена в пятой позиции (считая с нуля).

Для использования этой инструкции, в MSVC также имеется макрос `_BitScanForward`.

А дальше все просто. Если нулевой байт найден, его позиция прибавляется к тому что мы уже насчитали и возвращается результат.

Почти всё.

Кстати, следует также отметить, что компилятор MSVC сгенерировал два тела цикла сразу, для оптимизации.

Кстати, в SSE 4.2 (который появился в Intel Core i7) все эти манипуляции со строками могут быть еще проще: http://go.yurichev.com/17331

Глава 26

64 бита

26.1. x86-64

Это расширение x86-архитуктуры до 64 бит.

С точки зрения начинающего reverse engineer-а, наиболее важные отличия от 32-битного x86 это:

- Почти все регистры (кроме FPU и SIMD) расширены до 64-бит и получили префикс R-. И еще 8 регистров добавлено. В итоге имеются эти GPR-ы: RAX, RBX, RCX, RDX, RBP, RSP, RSI, RDI, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15.

  К ним также можно обращаться так же, как и прежде. Например, для доступа к младшим 32 битам RAX можно использовать EAX:

<table>
<tr><td>7 (номер байта)</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="8">RAX^{x64}</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4">EAX</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">AX</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td><td>AH</td><td>AL</td></tr>
</table>

  У новых регистров R8-R15 также имеются их *младшие части*: R8D-R15D (младшие 32-битные части), R8W-R15W (младшие 16-битные части), R8L-R15L (младшие 8-битные части).

<table>
<tr><td>7 (номер байта)</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="8">R8</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4">R8D</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">R8W</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td><td>R8L</td></tr>
</table>

  Удвоено количество SIMD-регистров: с 8 до 16: XMM0-XMM15.

- В win64 передача всех параметров немного иная, это немного похоже на fastcall (64.3 (стр. 690)) . Первые 4 аргумента записываются в регистры RCX, RDX, R8, R9, а остальные — в стек. Вызывающая функция также должна подготовить место из 32 байт чтобы вызываемая функция могла сохранить там первые 4 аргумента и использовать эти регистры по своему усмотрению. Короткие функции могут использовать аргументы прямо из регистров, но бóльшие функции могут сохранять их значения на будущее.

  Соглашение System V AMD64 ABI (Linux, *BSD, Mac OS X)[Mit13] также напоминает fastcall, использует 6 регистров RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9 для первых шести аргументов. Остальные передаются через стек.

  См. также в соответствующем разделе о способах передачи аргументов через стек (64 (стр. 689)).

- *int* в Си/Си++ остается 32-битным для совместимости.

- Все указатели теперь 64-битные.

  На это иногда сетуют: ведь теперь для хранения всех указателей нужно в 2 раза больше места в памяти, в т.ч. и в кэш-памяти, не смотря на то что x64-процессоры могут адресовать только 48 бит внешней RAM[1].

Из-за того, что регистров общего пользования теперь вдвое больше, у компиляторов теперь больше свободного места для маневра, называемого register allocation. Для нас это означает, что в итоговом коде будет меньше локальных переменных.

Для примера, функция вычисляющая первый S-бокс алгоритма шифрования DES, она обрабатывает сразу 32/64/128/256 значений, в зависимости от типа DES_type (uint32, uint64, SSE2 или AVX), методом bitslice DES (больше об этом методе читайте здесь (25 (стр. 429))):

[1] Random-access memory

```
/*
 * Generated S-box files.
 *
 * This software may be modified, redistributed, and used for any purpose,
 * so long as its origin is acknowledged.
 *
 * Produced by Matthew Kwan - March 1998
 */

#ifdef _WIN64
#define DES_type unsigned __int64
#else
#define DES_type unsigned int
#endif

void
s1 (
    DES_type    a1,
    DES_type    a2,
    DES_type    a3,
    DES_type    a4,
    DES_type    a5,
    DES_type    a6,
    DES_type    *out1,
    DES_type    *out2,
    DES_type    *out3,
    DES_type    *out4
) {
    DES_type    x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8;
    DES_type    x9, x10, x11, x12, x13, x14, x15, x16;
    DES_type    x17, x18, x19, x20, x21, x22, x23, x24;
    DES_type    x25, x26, x27, x28, x29, x30, x31, x32;
    DES_type    x33, x34, x35, x36, x37, x38, x39, x40;
    DES_type    x41, x42, x43, x44, x45, x46, x47, x48;
    DES_type    x49, x50, x51, x52, x53, x54, x55, x56;

    x1 = a3 & ~a5;
    x2 = x1 ^ a4;
    x3 = a3 & ~a4;
    x4 = x3 | a5;
    x5 = a6 & x4;
    x6 = x2 ^ x5;
    x7 = a4 & ~a5;
    x8 = a3 ^ a4;
    x9 = a6 & ~x8;
    x10 = x7 ^ x9;
    x11 = a2 | x10;
    x12 = x6 ^ x11;
    x13 = a5 ^ x5;
    x14 = x13 & x8;
    x15 = a5 & ~a4;
    x16 = x3 ^ x14;
    x17 = a6 | x16;
    x18 = x15 ^ x17;
    x19 = a2 | x18;
    x20 = x14 ^ x19;
    x21 = a1 & x20;
    x22 = x12 ^ ~x21;
    *out2 ^= x22;
    x23 = x1 | x5;
    x24 = x23 ^ x8;
    x25 = x18 & ~x2;
    x26 = a2 & ~x25;
    x27 = x24 ^ x26;
    x28 = x6 | x7;
    x29 = x28 ^ x25;
    x30 = x9 ^ x24;
    x31 = x18 & ~x30;
    x32 = a2 & x31;
```

```
    x33 = x29 ^ x32;
    x34 = a1 & x33;
    x35 = x27 ^ x34;
    *out4 ^= x35;
    x36 = a3 & x28;
    x37 = x18 & ~x36;
    x38 = a2 | x3;
    x39 = x37 ^ x38;
    x40 = a3 | x31;
    x41 = x24 & ~x37;
    x42 = x41 | x3;
    x43 = x42 & ~a2;
    x44 = x40 ^ x43;
    x45 = a1 & ~x44;
    x46 = x39 ^ ~x45;
    *out1 ^= x46;
    x47 = x33 & ~x9;
    x48 = x47 ^ x39;
    x49 = x4 ^ x36;
    x50 = x49 & ~x5;
    x51 = x42 | x18;
    x52 = x51 ^ a5;
    x53 = a2 & ~x52;
    x54 = x50 ^ x53;
    x55 = a1 | x54;
    x56 = x48 ^ ~x55;
    *out3 ^= x56;
}
```

Здесь много локальных переменных. Конечно, далеко не все они будут в локальном стеке. Компилируем обычным MSVC 2008 с опцией /Ox:

Листинг 26.1: Оптимизирующий MSVC 2008

```
PUBLIC    _s1
; Function compile flags: /Ogtpy
_TEXT    SEGMENT
_x6$ = -20          ; size = 4
_x3$ = -16          ; size = 4
_x1$ = -12          ; size = 4
_x8$ = -8           ; size = 4
_x4$ = -4           ; size = 4
_a1$ = 8            ; size = 4
_a2$ = 12           ; size = 4
_a3$ = 16           ; size = 4
_x33$ = 20          ; size = 4
_x7$ = 20           ; size = 4
_a4$ = 20           ; size = 4
_a5$ = 24           ; size = 4
tv326 = 28          ; size = 4
_x36$ = 28          ; size = 4
_x28$ = 28          ; size = 4
_a6$ = 28           ; size = 4
_out1$ = 32         ; size = 4
_x24$ = 36          ; size = 4
_out2$ = 36         ; size = 4
_out3$ = 40         ; size = 4
_out4$ = 44         ; size = 4
_s1    PROC
    sub    esp, 20                    ; 00000014H
    mov    edx, DWORD PTR _a5$[esp+16]
    push   ebx
    mov    ebx, DWORD PTR _a4$[esp+20]
    push   ebp
    push   esi
    mov    esi, DWORD PTR _a3$[esp+28]
    push   edi
    mov    edi, ebx
    not    edi
    mov    ebp, edi
    and    edi, DWORD PTR _a5$[esp+32]
```

```
    mov    ecx, edx
    not    ecx
    and    ebp, esi
    mov    eax, ecx
    and    eax, esi
    and    ecx, ebx
    mov    DWORD PTR _x1$[esp+36], eax
    xor    eax, ebx
    mov    esi, ebp
    or     esi, edx
    mov    DWORD PTR _x4$[esp+36], esi
    and    esi, DWORD PTR _a6$[esp+32]
    mov    DWORD PTR _x7$[esp+32], ecx
    mov    edx, esi
    xor    edx, eax
    mov    DWORD PTR _x6$[esp+36], edx
    mov    edx, DWORD PTR _a3$[esp+32]
    xor    edx, ebx
    mov    ebx, esi
    xor    ebx, DWORD PTR _a5$[esp+32]
    mov    DWORD PTR _x8$[esp+36], edx
    and    ebx, edx
    mov    ecx, edx
    mov    edx, ebx
    xor    edx, ebp
    or     edx, DWORD PTR _a6$[esp+32]
    not    ecx
    and    ecx, DWORD PTR _a6$[esp+32]
    xor    edx, edi
    mov    edi, edx
    or     edi, DWORD PTR _a2$[esp+32]
    mov    DWORD PTR _x3$[esp+36], ebp
    mov    ebp, DWORD PTR _a2$[esp+32]
    xor    edi, ebx
    and    edi, DWORD PTR _a1$[esp+32]
    mov    ebx, ecx
    xor    ebx, DWORD PTR _x7$[esp+32]
    not    edi
    or     ebx, ebp
    xor    edi, ebx
    mov    ebx, edi
    mov    edi, DWORD PTR _out2$[esp+32]
    xor    ebx, DWORD PTR [edi]
    not    eax
    xor    ebx, DWORD PTR _x6$[esp+36]
    and    eax, edx
    mov    DWORD PTR [edi], ebx
    mov    ebx, DWORD PTR _x7$[esp+32]
    or     ebx, DWORD PTR _x6$[esp+36]
    mov    edi, esi
    or     edi, DWORD PTR _x1$[esp+36]
    mov    DWORD PTR _x28$[esp+32], ebx
    xor    edi, DWORD PTR _x8$[esp+36]
    mov    DWORD PTR _x24$[esp+32], edi
    xor    edi, ecx
    not    edi
    and    edi, edx
    mov    ebx, edi
    and    ebx, ebp
    xor    ebx, DWORD PTR _x28$[esp+32]
    xor    ebx, eax
    not    eax
    mov    DWORD PTR _x33$[esp+32], ebx
    and    ebx, DWORD PTR _a1$[esp+32]
    and    eax, ebp
    xor    eax, ebx
    mov    ebx, DWORD PTR _out4$[esp+32]
    xor    eax, DWORD PTR [ebx]
    xor    eax, DWORD PTR _x24$[esp+32]
    mov    DWORD PTR [ebx], eax
```

```
    mov    eax, DWORD PTR _x28$[esp+32]
    and    eax, DWORD PTR _a3$[esp+32]
    mov    ebx, DWORD PTR _x3$[esp+36]
    or     edi, DWORD PTR _a3$[esp+32]
    mov    DWORD PTR _x36$[esp+32], eax
    not    eax
    and    eax, edx
    or     ebx, ebp
    xor    ebx, eax
    not    eax
    and    eax, DWORD PTR _x24$[esp+32]
    not    ebp
    or     eax, DWORD PTR _x3$[esp+36]
    not    esi
    and    ebp, eax
    or     eax, edx
    xor    eax, DWORD PTR _a5$[esp+32]
    mov    edx, DWORD PTR _x36$[esp+32]
    xor    edx, DWORD PTR _x4$[esp+36]
    xor    ebp, edi
    mov    edi, DWORD PTR _out1$[esp+32]
    not    eax
    and    eax, DWORD PTR _a2$[esp+32]
    not    ebp
    and    ebp, DWORD PTR _a1$[esp+32]
    and    edx, esi
    xor    eax, edx
    or     eax, DWORD PTR _a1$[esp+32]
    not    ebp
    xor    ebp, DWORD PTR [edi]
    not    ecx
    and    ecx, DWORD PTR _x33$[esp+32]
    xor    ebp, ebx
    not    eax
    mov    DWORD PTR [edi], ebp
    xor    eax, ecx
    mov    ecx, DWORD PTR _out3$[esp+32]
    xor    eax, DWORD PTR [ecx]
    pop    edi
    pop    esi
    xor    eax, ebx
    pop    ebp
    mov    DWORD PTR [ecx], eax
    pop    ebx
    add    esp, 20                    ; 00000014H
    ret    0
_s1    ENDP
```

5 переменных компилятору пришлось разместить в локальном стеке.

Теперь попробуем то же самое только в 64-битной версии MSVC 2008:

Листинг 26.2: Оптимизирующий MSVC 2008

```
a1$ = 56
a2$ = 64
a3$ = 72
a4$ = 80
x36$1$ = 88
a5$ = 88
a6$ = 96
out1$ = 104
out2$ = 112
out3$ = 120
out4$ = 128
s1    PROC
$LN3:
    mov    QWORD PTR [rsp+24], rbx
    mov    QWORD PTR [rsp+32], rbp
    mov    QWORD PTR [rsp+16], rdx
    mov    QWORD PTR [rsp+8], rcx
```

```
    push   rsi
    push   rdi
    push   r12
    push   r13
    push   r14
    push   r15
    mov    r15, QWORD PTR a5$[rsp]
    mov    rcx, QWORD PTR a6$[rsp]
    mov    rbp, r8
    mov    r10, r9
    mov    rax, r15
    mov    rdx, rbp
    not    rax
    xor    rdx, r9
    not    r10
    mov    r11, rax
    and    rax, r9
    mov    rsi, r10
    mov    QWORD PTR x36$1$[rsp], rax
    and    r11, r8
    and    rsi, r8
    and    r10, r15
    mov    r13, rdx
    mov    rbx, r11
    xor    rbx, r9
    mov    r9, QWORD PTR a2$[rsp]
    mov    r12, rsi
    or     r12, r15
    not    r13
    and    r13, rcx
    mov    r14, r12
    and    r14, rcx
    mov    rax, r14
    mov    r8, r14
    xor    r8, rbx
    xor    rax, r15
    not    rbx
    and    rax, rdx
    mov    rdi, rax
    xor    rdi, rsi
    or     rdi, rcx
    xor    rdi, r10
    and    rbx, rdi
    mov    rcx, rdi
    or     rcx, r9
    xor    rcx, rax
    mov    rax, r13
    xor    rax, QWORD PTR x36$1$[rsp]
    and    rcx, QWORD PTR a1$[rsp]
    or     rax, r9
    not    rcx
    xor    rcx, rax
    mov    rax, QWORD PTR out2$[rsp]
    xor    rcx, QWORD PTR [rax]
    xor    rcx, r8
    mov    QWORD PTR [rax], rcx
    mov    rax, QWORD PTR x36$1$[rsp]
    mov    rcx, r14
    or     rax, r8
    or     rcx, r11
    mov    r11, r9
    xor    rcx, rdx
    mov    QWORD PTR x36$1$[rsp], rax
    mov    r8, rsi
    mov    rdx, rcx
    xor    rdx, r13
    not    rdx
    and    rdx, rdi
    mov    r10, rdx
    and    r10, r9
```

```
    xor     r10, rax
    xor     r10, rbx
    not     rbx
    and     rbx, r9
    mov     rax, r10
    and     rax, QWORD PTR a1$[rsp]
    xor     rbx, rax
    mov     rax, QWORD PTR out4$[rsp]
    xor     rbx, QWORD PTR [rax]
    xor     rbx, rcx
    mov     QWORD PTR [rax], rbx
    mov     rbx, QWORD PTR x36$1$[rsp]
    and     rbx, rbp
    mov     r9, rbx
    not     r9
    and     r9, rdi
    or      r8, r11
    mov     rax, QWORD PTR out1$[rsp]
    xor     r8, r9
    not     r9
    and     r9, rcx
    or      rdx, rbp
    mov     rbp, QWORD PTR [rsp+80]
    or      r9, rsi
    xor     rbx, r12
    mov     rcx, r11
    not     rcx
    not     r14
    not     r13
    and     rcx, r9
    or      r9, rdi
    and     rbx, r14
    xor     r9, r15
    xor     rcx, rdx
    mov     rdx, QWORD PTR a1$[rsp]
    not     r9
    not     rcx
    and     r13, r10
    and     r9, r11
    and     rcx, rdx
    xor     r9, rbx
    mov     rbx, QWORD PTR [rsp+72]
    not     rcx
    xor     rcx, QWORD PTR [rax]
    or      r9, rdx
    not     r9
    xor     rcx, r8
    mov     QWORD PTR [rax], rcx
    mov     rax, QWORD PTR out3$[rsp]
    xor     r9, r13
    xor     r9, QWORD PTR [rax]
    xor     r9, r8
    mov     QWORD PTR [rax], r9
    pop     r15
    pop     r14
    pop     r13
    pop     r12
    pop     rdi
    pop     rsi
    ret     0
s1    ENDP
```

Компилятор ничего не выделил в локальном стеке, а x36 это синоним для a5.

Кстати, существуют процессоры с еще большим количеством GPR, например, Itanium — 128 регистров.

26.2. ARM

64-битные инструкции появились в ARMv8.

26.3. Числа с плавающей запятой

О том как происходит работа с числами с плавающей запятой в x86-64, читайте здесь: 27 (стр. 451).

Глава 27

Работа с числами с плавающей запятой используя SIMD

Разумеется, FPU остался в x86-совместимых процессорах в то время, когда ввели расширения SIMD .

SIMD-расширения (SSE2) позволяют удобнее работать с числами с плавающей запятой.

Формат чисел остается тот же (IEEE 754).

Так что современные компиляторы (включая те, что компилируют под x86-64) обычно используют SIMD-инструкции вместо FPU-инструкций.

Это, можно сказать, хорошая новость, потому что работать с ними легче .

Примеры будем использовать из секции о FPU : 17 (стр. 217).

27.1. Простой пример

```
#include <stdio.h>

double f (double a, double b)
{
        return a/3.14 + b*4.1;
};

int main()
{
        printf ("%f\n", f(1.2, 3.4));
};
```

27.1.1. x64

Листинг 27.1: Оптимизирующий MSVC 2012 x64

```
__real@4010666666666666 DQ 04010666666666666r   ; 4.1
__real@40091eb851eb851f DQ 040091eb851eb851fr   ; 3.14

a$ = 8
b$ = 16
f       PROC
        divsd   xmm0, QWORD PTR __real@40091eb851eb851f
        mulsd   xmm1, QWORD PTR __real@4010666666666666
        addsd   xmm0, xmm1
        ret     0
f       ENDP
```

Собственно, входные значения с плавающей запятой передаются через регистры XMM0-XMM3, а остальные — через стек [1].

[1] MSDN: Parameter Passing

a передается через XMM0, b — через XMM1. Но XMM-регистры (как мы уже знаем из секции о SIMD: 25 (стр. 429)) 128-битные, а значения типа *double*— 64-битные, так что используется только младшая половина регистра .

DIVSD это SSE-инструкция, означает «Divide Scalar Double-Precision Floating-Point Values», и просто делит значение типа *double* на другое, лежащие в младших половинах операндов.

Константы закодированы компилятором в формате IEEE 754.

MULSD и ADDSD работают так же, только производят умножение и сложение .

Результат работы функции типа *double* функция оставляет в регистре XMM0 .

Как работает неоптимизирующий MSVC:

Листинг 27.2: MSVC 2012 x64

```
__real@4010666666666666 DQ 04010666666666666r   ; 4.1
__real@40091eb851eb851f DQ 040091eb851eb851fr   ; 3.14

a$ = 8
b$ = 16
f       PROC
        movsdx  QWORD PTR [rsp+16], xmm1
        movsdx  QWORD PTR [rsp+8], xmm0
        movsdx  xmm0, QWORD PTR a$[rsp]
        divsd   xmm0, QWORD PTR __real@40091eb851eb851f
        movsdx  xmm1, QWORD PTR b$[rsp]
        mulsd   xmm1, QWORD PTR __real@4010666666666666
        addsd   xmm0, xmm1
        ret     0
f       ENDP
```

Чуть более избыточно. Входные аргументы сохраняются в «shadow space» (8.2.1 (стр. 94)), причем, только младшие половины регистров, т.е. только 64-битные значения типа *double* . Результат работы компилятора GCC точно такой же.

27.1.2. x86

Скомпилируем этот пример также и под x86. MSVC 2012 даже генерируя под x86, использует SSE2-инструкции:

Листинг 27.3: Неоптимизирующий MSVC 2012 x86

```
tv70 = -8       ; size = 8
_a$ = 8         ; size = 8
_b$ = 16        ; size = 8
_f      PROC
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        sub     esp, 8
        movsd   xmm0, QWORD PTR _a$[ebp]
        divsd   xmm0, QWORD PTR __real@40091eb851eb851f
        movsd   xmm1, QWORD PTR _b$[ebp]
        mulsd   xmm1, QWORD PTR __real@4010666666666666
        addsd   xmm0, xmm1
        movsd   QWORD PTR tv70[ebp], xmm0
        fld     QWORD PTR tv70[ebp]
        mov     esp, ebp
        pop     ebp
        ret     0
_f      ENDP
```

Листинг 27.4: Оптимизирующий MSVC 2012 x86

```
tv67 = 8        ; size = 8
_a$ = 8         ; size = 8
_b$ = 16        ; size = 8
_f      PROC
        movsd   xmm1, QWORD PTR _a$[esp-4]
        divsd   xmm1, QWORD PTR __real@40091eb851eb851f
        movsd   xmm0, QWORD PTR _b$[esp-4]
        mulsd   xmm0, QWORD PTR __real@4010666666666666
        addsd   xmm1, xmm0
```

```
        movsd   QWORD PTR tv67[esp-4], xmm1
        fld     QWORD PTR tv67[esp-4]
        ret     0
_f      ENDP
```

Код почти такой же, правда есть пара отличий связанных с соглашениями о вызовах: 1) аргументы передаются не в XMM-регистрах, а через стек, как и прежде, в примерах с FPU (17 (стр. 217)); 2) результат работы функции возвращается через `ST(0)` — для этого он через стек (через локальную переменную `tv`) копируется из XMM-регистра в `ST(0)`.

Попробуем соптимизированный пример в OllyDbg:



Рис. 27.1: OllyDbg: MOVSD загрузила значение a в XMM1

 ГЛАВА 27. РАБОТА С ЧИСЛАМИ С ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАПЯТОЙ ИСПОЛЬЗУЯ SIMD

```
CPU - main thread, module simple
01331000  F20F104C24 0  MOVSD XMM1,QWORD PTR SS:[ESP+4]
01331006  F20F5E0D C02  DIVSD XMM1,QWORD PTR DS:[13320C0]        FLOAT 3.1400
0133100E  F20F104424 0  MOVSD XMM0,QWORD PTR SS:[ESP+0C]         FLOAT 3.4000
01331014  F20F5905 D02  MULSD XMM0,QWORD PTR DS:[13320D0]        FLOAT 4.1000
0133101C  F20F58C8      ADDSD XMM1,XMM0
01331020  F20F114C24 0  MOVSD QWORD PTR SS:[ESP+4],XMM1
01331026  DD4424 04     FLD QWORD PTR SS:[ESP+4]
0133102A  C3            RETN
0133102B  CC            INT3
0133102C  CC            INT3
0133102D  CC            INT3
0133102E  CC            INT3
0133102F  CC            INT3
01331030  F20F1005 C82  MOVSD XMM0,QWORD PTR DS:[13320C8]        FLOAT 3.4000
01331038  83EC 10       SUB ESP,10
0133103B  F20F114424 0  MOVSD QWORD PTR SS:[ESP+8],XMM0
01331041  F20F1005 B82  MOVSD XMM0,QWORD PTR DS:[13320B8]        FLOAT 1.2000
01331049  F20F110424    MOVSD QWORD PTR SS:[ESP],XMM0
0133104E  E8 ADFFFFFF   CALL 01331000
01331053  DD5C24 08     FSTP QWORD PTR SS:[ESP+8]
01331057  83C4 08       ADD ESP,8
0133105A  68 00303301   PUSH OFFSET 01333000                     ASCII "%f"
0133105F  FF15 9020330  CALL DWORD PTR DS:[<&MSVCR110.printf>]
01331065  83C4 0C       ADD ESP,0C
01331068  33C0          XOR EAX,EAX
0133106A  C3            RETN
0133106B  CC            INT3
0133106C  CC            INT3
0133106D  CC            INT3
0133106E  CC            INT3
0133106F  CC            INT3
01331070  B8 4D5A0000   MOV EAX,5A4D
01331075  66:3905 0000  CMP WORD PTR DS:[<STRUCT IMAGE_DOS_HEAD
0133107C  74 04         JE SHORT 01331082
0133107E  33C0          XOR EAX,EAX
01331080  EB 34         JMP SHORT 013310B6
01331082  8B0D 3C00330  MOV ECX,DWORD PTR DS:[133003C]
01331088  81B9 0000330  CMP DWORD PTR DS:[ECX+<STRUCT IMAGE_DOS_
01331092  75 EA         JNE SHORT 0133107E
01331094  B8 0B010000   MOV EAX,10B
01331099  66:3981 1800  CMP WORD PTR DS:[ECX+1330018],AX

Stack [0017FBCC]=3.4000000000000000
XMM0=0.0, 1.2000000000000000

Registers (FPU)
EAX 68F88634 MSVCR110.__initenv
ECX 0066D530
EDX 00000000
EBX 00000000
ESP 0017FBC0
EBP 0017FC10
ESI 00000001
EDI 00000000

EIP 0133100E simple.0133100E

C 0  ES 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
P 0  CS 0023 32bit 0(FFFFFFFF)
A 0  SS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
Z 0  DS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
S 0  FS 0053 32bit 7EFDD000(FFF)
T 0  GS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
D 0
O 0  LastErr 00000000 ERROR_SUCCESS

EFL 00000202 (NO,NB,NE,A,NS,PO,GE,G)

ST0 empty 0.0
ST1 empty 0.0
ST2 empty 0.0
ST3 empty 0.0
ST4 empty 0.0
ST5 empty 0.0
ST6 empty 0.0
ST7 empty 0.0
               3 2 1 0      E S P U O Z D I
FST 0000  Cond 0 0 0 0  Err 0 0 0 0 0 0 0 0 (GT)
FCW 027F  Prec NEAR,53  Mask    1 1 1 1 1 1
Last cmnd 0000:00000000

XMM0                    0.0        1.2000000000000000
XMM1                    0.0        0.3821656050955414
XMM2                    0.0                       0.0
XMM3                    0.0                       0.0
XMM4                    0.0                       0.0
XMM5                    0.0                       0.0
XMM6                    0.0                       0.0
XMM7                    0.0                       0.0
                                  P U O Z D I
MXCSR 00001FA0  FZ 0 DZ 0  Err  1 0 0 0 0 0
                Rnd NEAR   Mask 1 1 1 1 1 1

Address   Hex dump                                        ASCII (A
01333000  25 66 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  %f
01333010  01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ☺
01333020  FE FF FF FF FF FF FF FF BB 15 5B 87 44 EA A4 78  ■
01333030  00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 AC 66 00
01333040  30 D5 66 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  0ff
01333050  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
01333060  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
01333070  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
01333080  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
01333090  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
013330A0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
013330B0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
013330C0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
013330D0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
013330E0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
013330F0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
01333100  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0017FBC0  01331053  RETURN from simple.01331000 to simple.013
0017FBC4  33333333
0017FBC8  3FF33333
0017FBCC  33333333
0017FBD0  400B3333
0017FBD4  01331271  RETURN from simple.01331030 to simple.013
0017FBD8  00000001
0017FBDC  0066AC00
0017FBE0  0066D530
0017FBE4  874CE9AB
0017FBE8  00000000
0017FBEC  00000000
0017FBF0  7EFDE000
0017FBF4  00000000
0017FBF8  0017FBE4
0017FBFC  0000028A
0017FC00  0017FC4C  Pointer to next SEH record
0017FC04  013316F9  SE handler
0017FC08  866834F3
```

Рис. 27.2: OllyDbg: DIVSD вычислила quotient и оставила его в XMM1

 ГЛАВА 27. РАБОТА С ЧИСЛАМИ С ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАПЯТОЙ ИСПОЛЬЗУЯ SIMD

```
CPU - main thread, module simple
01331000  F20F104C24 0  MOVSD XMM1,QWORD PTR SS:[ESP+4]
01331006  F20F5E0D C02  DIVSD XMM1,QWORD PTR DS:[13320C0]      FLOAT 3.1400
0133100E  F20F104424 0  MOVSD XMM0,QWORD PTR SS:[ESP+0C]
01331014  F20F5905 D02  MULSD XMM0,QWORD PTR DS:[13320D0]      FLOAT 4.1000
0133101C  F20F58C8      ADDSD XMM1,XMM0                        FLOAT 0.0, 1
01331020  F20F114C24 0  MOVSD QWORD PTR SS:[ESP+4],XMM1
01331026  DD4424 04     FLD QWORD PTR SS:[ESP+4]
0133102A  C3            RETN
0133102B  CC            INT3
0133102C  CC            INT3
0133102D  CC            INT3
0133102E  CC            INT3
0133102F  CC            INT3
01331030  F20F1005 C82  MOVSD XMM0,QWORD PTR DS:[13320C8]      FLOAT 3.4000
01331038  83EC 10       SUB ESP,10
0133103B  F20F114424 0  MOVSD QWORD PTR SS:[ESP+8],XMM0
01331041  F20F1005 B82  MOVSD XMM0,QWORD PTR DS:[13320B8]      FLOAT 1.2000
01331049  F20F110424    MOVSD QWORD PTR SS:[ESP],XMM0
0133104E  E8 ADFFFFFF   CALL 01331000
01331053  DD5C24 08     FSTP QWORD PTR SS:[ESP+8]
01331057  83C4 08       ADD ESP,8
0133105A  68 00303301   PUSH OFFSET 01333000                   ASCII "%f"
0133105F  FF15 9020330  CALL DWORD PTR DS:[<&MSVCR110.printf>]
01331065  83C4 0C       ADD ESP,0C
01331068  33C0          XOR EAX,EAX
0133106A  C3            RETN
0133106B  CC            INT3
0133106C  CC            INT3
0133106D  CC            INT3
0133106E  CC            INT3
0133106F  CC            INT3
01331070  B8 4D5A0000   MOV EAX,5A4D
01331075  66:3905 0000  CMP WORD PTR DS:[<STRUCT IMAGE_DOS_HEAD
0133107C  74 04         JE SHORT 01331082
0133107E  33C0          XOR EAX,EAX
01331080  EB 34         JMP SHORT 013310B6
01331082  8B0D 3C00330  MOV ECX,DWORD PTR DS:[133003C]
01331088  81B9 0000330  CMP DWORD PTR DS:[ECX+<STRUCT IMAGE_DOS_
01331092  75 EA         JNE SHORT 0133107E
01331094  B8 0B010000   MOV EAX,10B
01331099  66:3981 1800  CMP WORD PTR DS:[ECX+1330018],AX

XMM0=0.0, 13.94000000000000
XMM1=0.0, 0.3821656050955414

Registers (FPU)
EAX 68F88634 MSVCR110.__initenv
ECX 0066D530
EDX 00000000
EBX 00000000
ESP 0017FBC0
EBP 0017FC10
ESI 00000001
EDI 00000000

EIP 0133101C simple.0133101C

C 0  ES 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
P 0  CS 0023 32bit 0(FFFFFFFF)
A 0  SS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
Z 0  DS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
S 0  FS 0053 32bit 7EFDD000(FFF)
T 0  GS 002B 32bit 0(FFFFFFFF)
D 0
O 0  LastErr 00000000 ERROR_SUCCESS

EFL 00000202 (NO,NB,NE,A,NS,PO,GE,G)

ST0 empty 0.0
ST1 empty 0.0
ST2 empty 0.0
ST3 empty 0.0
ST4 empty 0.0
ST5 empty 0.0
ST6 empty 0.0
ST7 empty 0.0
               3 2 1 0      E S P U O Z D I
FST 0000  Cond 0 0 0 0  Err 0 0 0 0 0 0 0 0 (GT)
FCW 027F  Prec NEAR,53  Mask    1 1 1 1 1 1
Last cmnd 0000:00000000

XMM0                    0.0        13.94000000000000
XMM1                    0.0       0.3821656050955414
XMM2                    0.0                      0.0
XMM3                    0.0                      0.0
XMM4                    0.0                      0.0
XMM5                    0.0                      0.0
XMM6                    0.0                      0.0
XMM7                    0.0                      0.0
                                P U O Z D I
MXCSR 00001FA0  FZ 0 DZ 0  Err  1 0 0 0 0 0
                Rnd NEAR   Mask 1 1 1 1 1 1

Address   Hex dump                                        ASCII (A
01333000  25 66 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  %f
01333010  01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
01333020  FE FF FF FF FF FF FF FF BB 15 5B 87 44 EA A4 78
01333030  00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 AC 66 00
01333040  30 D5 66 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  0ff
01333050  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
01333060  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
01333070  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
01333080  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
01333090  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
013330A0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
013330B0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
013330C0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
013330D0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
013330E0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
013330F0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
01333100  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0017FBC0  01331053  RETURN from simple.01331000 to simple.013
0017FBC4  33333333  3333
0017FBC8  3FF33333  33e?
0017FBCC  33333333  3333
0017FBD0  400B3333  33@
0017FBD4  01331271  RETURN from simple.01331030 to simple.013
0017FBD8  00000001  ☺
0017FBDC  0066AC00  ♂f
0017FBE0  0066D530  0ff
0017FBE4  874CE9AB  ⌂ЩL3
0017FBE8  00000000
0017FBEC  00000000
0017FBF0  7EFDE000  ►♯″
0017FBF4  00000000
0017FBF8  0017FBE4  ↑↑
0017FBFC  0000028A  K☻
0017FC00  0017FC4C  L↑  Pointer to next SEH record
0017FC04  013316F9  ♪►30  SE handler
0017FC08  866834F3  ₧4h↑
```

Рис. 27.3: OllyDbg: MULSD вычислила product и оставила его в XMM0

 ГЛАВА 27. РАБОТА С ЧИСЛАМИ С ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАПЯТОЙ ИСПОЛЬЗУЯ SIMD

Рис. 27.4: OllyDbg: ADDSD прибавила значение в XMM0 к XMM1

 ГЛАВА 27. РАБОТА С ЧИСЛАМИ С ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАПЯТОЙ ИСПОЛЬЗУЯ SIMD



Рис. 27.5: OllyDbg: FLD оставляет результат функции в ST(0)

Видно, что OllyDbg показывает XMM-регистры как пары чисел в формате *double*, но используется только *младшая* часть. Должно быть, OllyDbg показывает их именно так, потому что сейчас исполняются SSE2-инструкции с суффиксом -SD. Но конечно же, можно переключить отображение значений в регистрах и посмотреть содержимое как 4 *float*-числа или просто как 16 байт.

27.2. Передача чисел с плавающей запятой в аргументах

```
#include <math.h>
#include <stdio.h>

int main ()
{
        printf ("32.01 ^ 1.54 = %lf\n", pow (32.01,1.54));

        return 0;
}
```

Они передаются в младших половинах регистров XMM0-XMM3.

Листинг 27.5: Оптимизирующий MSVC 2012 x64

```
$SG1354 DB      '32.01 ^ 1.54 = %lf', 0aH, 00H

__real@40400147ae147ae1 DQ 040400147ae147ae1r   ; 32.01
__real@3ff8a3d70a3d70a4 DQ 03ff8a3d70a3d70a4r   ; 1.54

main    PROC
        sub     rsp, 40                                 ; 00000028H
        movsdx  xmm1, QWORD PTR __real@3ff8a3d70a3d70a4
        movsdx  xmm0, QWORD PTR __real@40400147ae147ae1
        call    pow
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG1354
        movaps  xmm1, xmm0
        movd    rdx, xmm1
        call    printf
        xor     eax, eax
        add     rsp, 40                                 ; 00000028H
        ret     0
main    ENDP
```

Инструкции MOVSDX нет в документации от Intel [Int13] и AMD [AMD13a], там она называется просто MOVSD. Таким образом, в процессорах x86 две инструкции с одинаковым именем (о второй: A.6.2 (стр. 966)). Возможно, в Microsoft решили избежать путаницы и переименовали инструкцию в MOVSDX. Она просто загружает значение в младшую половину XMM-регистра.

Функция pow() берет аргументы из XMM0 и XMM1, и возвращает результат в XMM0. Далее он перекладывается в RDX для printf(). Почему? Может быть, это потому что printf() — функция с переменным количеством аргументов?

Листинг 27.6: Оптимизирующий GCC 4.4.6 x64

```
.LC2:
        .string "32.01 ^ 1.54 = %lf\n"
main:
        sub     rsp, 8
        movsd   xmm1, QWORD PTR .LC0[rip]
        movsd   xmm0, QWORD PTR .LC1[rip]
        call    pow
        ; результат сейчас в XMM0
        mov     edi, OFFSET FLAT:.LC2
        mov     eax, 1 ; количество переданных векторных регистров
        call    printf
        xor     eax, eax
        add     rsp, 8
        ret
.LC0:
        .long   171798692
        .long   1073259479
.LC1:
        .long   2920577761
        .long   1077936455
```

GCC работает понятнее. Значение для printf() передается в XMM0. Кстати, вот тот случай, когда в EAX для printf() записывается 1 — это значит, что будет передан один аргумент в векторных регистрах, так того требует стандарт [Mit13].

27.3. Пример с сравнением

```
#include <stdio.h>

double d_max (double a, double b)
{
        if (a>b)
                return a;

        return b;
};

int main()
{
        printf ("%f\n", d_max (1.2, 3.4));
        printf ("%f\n", d_max (5.6, -4));
};
```

27.3.1. x64

Листинг 27.7: Оптимизирующий MSVC 2012 x64

```
a$ = 8
b$ = 16
d_max   PROC
        comisd  xmm0, xmm1
        ja      SHORT $LN2@d_max
        movaps  xmm0, xmm1
$LN2@d_max:
        fatret  0
d_max   ENDP
```

Оптимизирующий MSVC генерирует очень понятный код.

Инструкция COMISD это «Compare Scalar Ordered Double-Precision Floating-Point Values and Set EFLAGS». Собственно, это она и делает.

Неоптимизирующий MSVC генерирует более избыточно, но тоже всё понятно:

Листинг 27.8: MSVC 2012 x64

```
a$ = 8
b$ = 16
d_max   PROC
        movsdx  QWORD PTR [rsp+16], xmm1
        movsdx  QWORD PTR [rsp+8], xmm0
        movsdx  xmm0, QWORD PTR a$[rsp]
        comisd  xmm0, QWORD PTR b$[rsp]
        jbe     SHORT $LN1@d_max
        movsdx  xmm0, QWORD PTR a$[rsp]
        jmp     SHORT $LN2@d_max
$LN1@d_max:
        movsdx  xmm0, QWORD PTR b$[rsp]
$LN2@d_max:
        fatret  0
d_max   ENDP
```

А вот GCC 4.4.6 дошел в оптимизации дальше и применил инструкцию MAXSD («Return Maximum Scalar Double-Precision Floating-Point Value»), которая просто выбирает максимальное значение!

Листинг 27.9: Оптимизирующий GCC 4.4.6 x64

```
d_max:
        maxsd   xmm0, xmm1
        ret
```

27.3.2. x86

Скомпилируем этот пример в MSVC 2012 с включенной оптимизацией:

Листинг 27.10: Оптимизирующий MSVC 2012 x86

```
_a$ = 8          ; size = 8
_b$ = 16         ; size = 8
_d_max  PROC
        movsd    xmm0, QWORD PTR _a$[esp-4]
        comisd   xmm0, QWORD PTR _b$[esp-4]
        jbe      SHORT $LN1@d_max
        fld      QWORD PTR _a$[esp-4]
        ret      0
$LN1@d_max:
        fld      QWORD PTR _b$[esp-4]
        ret      0
_d_max  ENDP
```

Всё то же самое, только значения a и b берутся из стека, а результат функции оставляется в ST(0).

Если загрузить этот пример в OllyDbg, увидим, как инструкция COMISD сравнивает значения и устанавливает/сбрасывает флаги CF и PF:



Рис. 27.6: OllyDbg: COMISD изменила флаги CF и PF

27.4. Вычисление машинного эпсилона: x64 и SIMD

Вернемся к примеру «вычисление машинного эпсилона» для *double* листинг.22.2.2.

Теперь скомпилируем его для x64:

Листинг 27.11: Оптимизирующий MSVC 2012 x64

```
v$ = 8
calculate_machine_epsilon PROC
        movsdx  QWORD PTR v$[rsp], xmm0
        movaps  xmm1, xmm0
        inc     QWORD PTR v$[rsp]
        movsdx  xmm0, QWORD PTR v$[rsp]
        subsd   xmm0, xmm1
        ret     0
calculate_machine_epsilon ENDP
```

Нет способа прибавить 1 к значению в 128-битном XMM-регистре, так что его нужно в начале поместить в память.

Впрочем, есть инструкция ADDSD (*Add Scalar Double-Precision Floating-Point Values*), которая может прибавить значение к младшей 64-битной части XMM-регистра игнорируя старшую половину, но наверное MSVC 2012 пока недостаточно хорош для этого [2].

Так или иначе, значение затем перезагружается в XMM-регистр и происходит вычитание. SUBSD это «Subtract Scalar Double-Precision Floating-Point Values», т.е. операция производится над младшей 64-битной частью 128-битного XMM-регистра . Результат возвращается в регистре XMM0.

27.5. И снова пример генератора случайных чисел

Вернемся к примеру «пример генератора случайных чисел» листинг.22.1.

Если скомпилировать это в MSVC 2012, компилятор будет использовать SIMD-инструкции для FPU.

Листинг 27.12: Оптимизирующий MSVC 2012

```
__real@3f800000 DD 03f800000r                   ; 1

tv128 = -4
_tmp$ = -4
?float_rand@@YAMXZ PROC
        push    ecx
        call    ?my_rand@@YAIXZ
; EAX=псевдослучайное значение
        and     eax, 8388607                            ; 007fffffH
        or      eax, 1065353216                         ; 3f800000H
; EAX=псевдослучайное значение & 0x007fffff | 0x3f800000
; сохранить его в локальном стеке:
        mov     DWORD PTR _tmp$[esp+4], eax
; перезагрузить его как число с плавающей точкой:
        movss   xmm0, DWORD PTR _tmp$[esp+4]
; вычесть 1.0:
        subss   xmm0, DWORD PTR __real@3f800000
; переместить значение в ST0 поместив его во временную переменную...
        movss   DWORD PTR tv128[esp+4], xmm0
; ... и затем перезагрузив её в ST0:
        fld     DWORD PTR tv128[esp+4]
        pop     ecx
        ret     0
?float_rand@@YAMXZ ENDP
```

У всех инструкций суффикс -SS, это означает «Scalar Single». «Scalar» означает что только одно значение хранится в регистре. «Single» означает что это тип *float*.

27.6. Итог

Во всех приведенных примерах, в XMM-регистрах используется только младшая половина регистра, там хранится значение в формате IEEE 754.

Собственно, все инструкции с суффиксом -SD («Scalar Double-Precision») — это инструкции для работы с числами с плавающей запятой в формате IEEE 754, хранящиеся в младшей 64-битной половине XMM-регистра.

Всё удобнее чем это было в FPU, видимо, сказывается тот факт, что расширения SIMD развивались не так хаотично как FPU в прошлом. Стековая модель регистров не используется.

[2] В качестве упражнения, вы можете попробовать переработать этот код, чтобы избавиться от использования локального стека.

Если вы попробуете заменить в этих примерах *double* на *float*, то инструкции будут использоваться те же, только с суффиксом `-SS` («Scalar Single-Precision»), например, `MOVSS`, `COMISS`, `ADDSS`, и т.д.

«Scalar» означает что SIMD-регистр будет хранить только одно значение, вместо нескольких. Инструкции, работающие с несколькими значениями в регистре одновременно, имеют «Packed» в названии .

Нужно также обратить внимание, что SSE2-инструкции работают с 64-битными числами (*double*) в формате IEEE 754, в то время как внутреннее представление в FPU — 80-битные числа. Поэтому ошибок округления (*round-off error*) в FPU может быть меньше чем в SSE2, как следствие, можно сказать, работа с FPU может давать более точные результаты вычислений.

Глава 28

Кое-что специфичное для ARM

28.1. Знак номера (#) перед числом

Компилятор Keil, IDA и objdump предваряет все числа знаком номера («#»), например: листинг.14.1.4. Но когда GCC 4.9 выдает результат на языке ассемблера, он так не делает, например: листинг.39.3.

Так что листинги для ARM в этой книге в каком-то смысле перемешаны.

Трудно сказать, как правильнее. Должно быть, всякий должен придерживаться тех правил, которые приняты в той среде, в которой он работает.

28.2. Режимы адресации

В ARM64 возможна такая инструкция:

```
ldr     x0, [x29,24]
```

И это означает прибавить 24 к значению в X29 и загрузить значение по этому адресу. Обратите внимание что 24 внутри скобок. А если снаружи скобок, то весь смысл меняется:

```
ldr     w4, [x1],28
```

Это означает, загрузить значение по адресу в X1, затем прибавить 28 к X1.

ARM позволяет прибавлять некоторую константу к адресу, с которого происходит загрузка, либо вычитать. Причем, позволяет это делать до загрузки или после.

Такого режима адресации в x86 нет, но он есть в некоторых других процессорах, даже на PDP-11. Существует байка, что режимы пре-инкремента, пост-инкремента, пре-декремента и пост-декремента адреса в PDP-11 , были «виновны» в появлении таких конструкций языка Си (который разрабатывался на PDP-11) как *ptr++, *++ptr, *ptr--, *--ptr. Кстати, это является трудно запоминаемой особенностью в Си. Дела обстоят так:

термин в Си	термин в ARM	выражение Си	как это работает
Пост-инкремент	post-indexed addressing	`*ptr++`	использовать значение `*ptr`, затем инкремент указателя `ptr`
Пост-декремент	post-indexed addressing	`*ptr--`	использовать значение `*ptr`, затем декремент указателя `ptr`
Пре-инкремент	pre-indexed addressing	`*++ptr`	инкремент указателя `ptr`, затем использовать значение `*ptr`
Пре-декремент	pre-indexed addressing	`*--ptr`	декремент указателя `ptr`, затем использовать значение `*ptr`

Pre-indexing маркируется как восклицательный знак в ассемблере ARM. Для примера, смотрите строку 2 в листинг.3.15.

Деннис Ритчи (один из создателей ЯП Си) указывал, что, это, вероятно, придумал Кен Томпсон (еще один создатель Си), потому что подобная возможность процессора имелась еще в PDP-7 [Rit86][Rit93]. Таким образом, компиляторы с ЯП Си на тот процессор, где это есть, могут использовать это.

Всё это очень удобно для работы с массивами.

28.3. Загрузка констант в регистр

28.3.1. 32-битный ARM

Как мы уже знаем, все инструкции имеют длину в 4 байта в режиме ARM и 2 байта в режиме Thumb. Как в таком случае записать в регистр 32-битное число, если его невозможно закодировать внутри одной инструкции?

Попробуем:

```
unsigned int f()
{
        return 0x12345678;
};
```

Листинг 28.1: GCC 4.6.3 -O3 Режим ARM

```
f:
        ldr     r0, .L2
        bx      lr
.L2:
        .word   305419896 ; 0x12345678
```

Т.е., значение 0x12345678 просто записано в памяти отдельно и загружается, если нужно. Но можно обойтись и без дополнительного обращения к памяти.

Листинг 28.2: GCC 4.6.3 -O3 -march=armv7-a (Режим ARM)

```
movw    r0, #22136      ; 0x5678
movt    r0, #4660       ; 0x1234
bx      lr
```

Видно, что число загружается в регистр по частям, в начале младшая часть (при помощи инструкции MOVW), затем старшая (при помощи MOVT).

Следовательно, нужно 2 инструкции в режиме ARM, чтобы записать 32-битное число в регистр. Это не так уж и страшно, потому что в реальном коде не так уж и много констант (кроме 0 и 1). Значит ли это, что это исполняется медленнее чем одна инструкция, как две инструкции? Вряд ли, наверняка современные процессоры ARM наверняка умеют распознавать такие последовательности и исполнять их быстро.

А IDA легко распознает подобные паттерны в коде и дизассемблирует эту функцию как:

```
MOV     R0, 0x12345678
BX      LR
```

28.3.2. ARM64

```
uint64_t f()
{
        return 0x12345678ABCDEF01;
};
```

Листинг 28.3: GCC 4.9.1 -O3

```
mov     x0, 61185   ; 0xef01
movk    x0, 0xabcd, lsl 16
movk    x0, 0x5678, lsl 32
movk    x0, 0x1234, lsl 48
ret
```

MOVK означает «MOV Keep», т.е. она записывает 16-битное значение в регистр, не трогая при этом остальные биты. Суффикс LSL сдвигает значение в каждом случае влево на 16, 32 и 48 бит. Сдвиг происходит перед загрузкой. Таким образом, нужно 4 инструкции, чтобы записать в регистр 64-битное значение.

Записать числа с плавающей точкой в регистр

Некоторые числа можно записывать в D-регистр при помощи только одной инструкции.

Например:

```
double a()
{
        return 1.5;
};
```

Листинг 28.4: GCC 4.9.1 -O3 + objdump

```
0000000000000000 <a>:
   0:   1e6f1000        fmov    d0, #1.500000000000000000e+000
   4:   d65f03c0        ret
```

Число 1.5 действительно было закодировано в 32-битной инструкции. Но как? В ARM64, инструкцию FMOV есть 8 бит для кодирования некоторых чисел с плавающей запятой. В [ARM13a] алгоритм называется VFPExpandImm(). Это также называется *minifloat*[1]. Мы можем попробовать разные: 30.0 и 31.0 компилятору удается закодировать, а 32.0 уже нет, для него приходится выделять 8 байт в памяти и записать его там в формате IEEE 754:

```
double a()
{
        return 32;
};
```

Листинг 28.5: GCC 4.9.1 -O3

```
a:
        ldr     d0, .LC0
        ret
.LC0:
        .word   0
        .word   1077936128
```

28.4. Релоки в ARM64

Как известно, в ARM64 инструкции 4-байтные, так что записать длинное число в регистр одной инструкцией нельзя. Тем не менее, файл может быть загружен по произвольному адресу в памяти, для этого релоки и нужны. Больше о них (в связи с Win32 PE): 68.2.6 (стр. 714).

В ARM64 принят следующий метод: адрес формируется при помощи пары инструкций: ADRP и ADD. Первая загружает в регистр адрес 4KiB-страницы, а вторая прибавляет остаток. Скомпилируем пример из «Hello, world!» (листинг.6) в GCC (Linaro) 4.9 под win32:

Листинг 28.6: GCC (Linaro) 4.9 и objdump объектного файла

```
...>aarch64-linux-gnu-gcc.exe hw.c -c

...>aarch64-linux-gnu-objdump.exe -d hw.o

...

0000000000000000 <main>:
   0:   a9bf7bfd        stp     x29, x30, [sp,#-16]!
   4:   910003fd        mov     x29, sp
   8:   90000000        adrp    x0, 0 <main>
   c:   91000000        add     x0, x0, #0x0
  10:   94000000        bl      0 <printf>
  14:   52800000        mov     w0, #0x0                        // #0
  18:   a8c17bfd        ldp     x29, x30, [sp],#16
  1c:   d65f03c0        ret

...>aarch64-linux-gnu-objdump.exe -r hw.o
```

[1] wikipedia

```
...

RELOCATION RECORDS FOR [.text]:
OFFSET           TYPE              VALUE
0000000000000008 R_AARCH64_ADR_PREL_PG_HI21  .rodata
000000000000000c R_AARCH64_ADD_ABS_LO12_NC  .rodata
0000000000000010 R_AARCH64_CALL26  printf
```

Итак, в этом объектом файле три релока.

- Самый первый берет адрес страницы, отсекает младшие 12 бит и записывает оставшиеся старшие 21 в битовые поля инструкции ADRP. Это потому что младшие 12 бит кодировать не нужно, и в ADRP выделено место только для 21 бит.
- Второй —- 12 бит адреса, относительного от начала страницы, в поля инструкции ADD.
- Последний, 26-битный, накладывается на инструкцию по адресу 0x10, где переход на функцию `printf()`. Все адреса инструкций в ARM64 (да и в ARM в режиме ARM) имеют нули в двух младших битах (потому что все инструкции имеют размер в 4 байта), так что нужно кодировать только старшие 26 бит из 28-битного адресного пространства (± 128MB).

В слинкованном исполняемом файле релоков в этих местах нет: потому что там уже точно известно, где будет находится строка «Hello!», и в какой странице, а также известен адрес функции `puts()`. И поэтому там, в инструкциях ADRP, ADD и BL, уже проставлены нужные значения (их проставил линкер во время компоновки):

Листинг 28.7: objdump исполняемого файла

```
0000000000400590 <main>:
  400590:       a9bf7bfd        stp     x29, x30, [sp,#-16]!
  400594:       910003fd        mov     x29, sp
  400598:       90000000        adrp    x0, 400000 <_init-0x3b8>
  40059c:       91192000        add     x0, x0, #0x648
  4005a0:       97ffffa0        bl      400420 <puts@plt>
  4005a4:       52800000        mov     w0, #0x0                        // #0
  4005a8:       a8c17bfd        ldp     x29, x30, [sp],#16
  4005ac:       d65f03c0        ret

...

Contents of section .rodata:
 400640 01000200 00000000 48656c6c 6f210000  ........Hello!..
```

В качестве примера, попробуем дизассемблировать инструкцию BL вручную.
0x97ffffa0 это $10010111111111111111111110100000b$. В соответствии с [ARM13a, с. C5.6.26], *imm26* это последние 26 бит: $imm26 = 11111111111111111110100000$. Это 0x3FFFFA0, но MSB это 1, так что число отрицательное, мы можем вручную его конвертировать в удобный для нас вид. По правилам изменения знака (30 (стр. 472)), просто инвертируем все биты: (1011111=0x5F) и прибавляем 1 (0x5F+1=0x60). Так что число в знаковом виде: -0x60. Умножим -0x60 на 4 (потому что адрес записанный в опкоде разделен на 4): это -0x180. Теперь вычисляем адрес назначения: 0x4005a0 + (-0x180) = 0x400420 (пожалуйста заметьте: мы берем адрес инструкции BL, а не текущее значение PC, которое может быть другим!). Так что адрес в итоге 0x400420.

Больше о релоках связанных с ARM64: [ARM13b].

Глава 29

Кое-что специфичное для MIPS

29.1. Загрузка констант в регистр

```
unsigned int f()
{
        return 0x12345678;
};
```

В MIPS, так же как и в ARM, все инструкции имеют размер 32 бита, так что невозможно закодировать 32-битную константу в инструкцию. Так что это транслируется в две инструкции: первая загружает старшую часть 32-битного числа и вторая применяет операцию «ИЛИ», эффект от которой в том, что она просто выставляет младшие 16 бит целевого регистра:

Листинг 29.1: GCC 4.4.5 -O3 (вывод на ассемблере)

```
        li      $2,305397760                    # 0x12340000
        j       $31
        ori     $2,$2,0x5678 ; branch delay slot
```

IDA знает о таких часто встречающихся последовательностях, так что для удобства, она показывает последнюю инструкцию ORI как псевдоинструкцию LI, которая якобы загружает полное 32-битное значение в регистр $V0.

Листинг 29.2: GCC 4.4.5 -O3 (IDA)

```
         lui     $v0, 0x1234
         jr      $ra
         li      $v0, 0x12345678 ; branch delay slot
```

В выводе на ассемблере от GCC есть псевдоинструкция LUI, но на самом деле, там LUI («Load Upper Immediate»), загружающая 16-битное значение в старшую часть регистра.

29.2. Книги и прочие материалы о MIPS

[Swe10].

Часть II

Важные фундаментальные вещи

Глава 30

Представление знака в числах

Методов представления чисел с знаком «плюс» или «минус» несколько[1], но в компьютерах обычно применяется метод «дополнительный код» или «two's complement».

Вот таблица некоторые значений байтов:

двоичное	шестнадцатеричное	беззнаковое	знаковое (дополнительный код)
01111111	0x7f	127	127
01111110	0x7e	126	126
...			
00000110	0x6	6	6
00000101	0x5	5	5
00000100	0x4	4	4
00000011	0x3	3	3
00000010	0x2	2	2
00000001	0x1	1	1
00000000	0x0	0	0
11111111	0xff	255	-1
11111110	0xfe	254	-2
11111101	0xfd	253	-3
11111100	0xfc	252	-4
11111011	0xfb	251	-5
11111010	0xfa	250	-6
...			
10000010	0x82	130	-126
10000001	0x81	129	-127
10000000	0x80	128	-128

Разница в подходе к знаковым/беззнаковым числам, собственно, нужна потому что, например, если представить 0xFFFFFFFE и 0x0000002 как беззнаковое, то первое число (4294967294) больше второго (2). Если их оба представить как знаковые, то первое будет -2, которое, разумеется, меньше чем второе (2). Вот почему инструкции для условных переходов (12 (стр. 118)) представлены в обоих версиях — и для знаковых сравнений (например, JG, JL) и для беззнаковых (JA, JB).

Для простоты, вот что нужно знать:

- Числа бывают знаковые и беззнаковые.
- Знаковые типы в Си/Си++:
  - `int64_t` (-9,223,372,036,854,775,808..9,223,372,036,854,775,807) (- 9.2.. 9.2 квинтиллионов) или `0x8000000000000000..0x7FFFFFFFFFFFFFFF`),
  - *int* (-2,147,483,648..2,147,483,647 (- 2.15.. 2.15Gb) или `0x80000000..0x7FFFFFFF`),
  - *char* (-128..127 или `0x80..0x7F`),
  - `ssize_t`.

  Беззнаковые:
  - `uint64_t` (0..18,446,744,073,709,551,615 (18 квинтиллионов) или `0..0xFFFFFFFFFFFFFFFF`),
  - `unsigned int` (0..4,294,967,295 (4.3Gb) или `0..0xFFFFFFFF`),

[1] wikipedia

  - `unsigned char` (0..255 или `0..0xFF`),
  - `size_t`.

- У знаковых чисел знак определяется самым старшим битом: 1 означает «минус», 0 означает «плюс» .
- Преобразование в бóльшие типы данных обходится легко: 24.5 (стр. 427).
- Изменить знак легко: просто инвертируйте все биты и прибавьте 1. Мы можем заметить, что число другого знака находится на другой стороне на том же расстоянии от нуля. Прибавление единицы необходимо из-за присутствия нуля посредине.
- Инструкции сложения и вычитания работают одинаково хорошо и для знаковых и для беззнаковых значений . Но для операций умножения и деления, в x86 имеются разные инструкции : `IDIV/IMUL` для знаковых и `DIV/MUL` для беззнаковых.
- Еще инструкции работающие с знаковыми числами: `CBW/CWD/CWDE/CDQ/CDQE` (A.6.3 (стр. 968)), `MOVSX` (15.1.1 (стр. 198)), `SAR` (A.6.3 (стр. 971)).

Глава 31

Endianness (порядок байт)

Endianness (порядок байт) это способ представления чисел в памяти .

31.1. Big-endian (от старшего к младшему)

Число 0x12345678 представляется в памяти так :

адрес в памяти	значение байта
+0	0x12
+1	0x34
+2	0x56
+3	0x78

CPU с таким порядком включают в себя Motorola 68k, IBM POWER.

31.2. Little-endian (от младшего к старшему)

Число 0x12345678 представляется в памяти так :

адрес в памяти	значение байта
+0	0x78
+1	0x56
+2	0x34
+3	0x12

CPU с таким порядком байт включают в себя Intel x86.

31.3. Пример

Возьмем big-endian Linux для MIPS заинсталированный в QEMU [1].

И скомпилируем этот простой пример:

```
#include <stdio.h>

int main()
{
        int v, i;

        v=123;

        printf ("%02X %02X %02X %02X\n",
                *(char*)&v,
                *(((char*)&v)+1),
                *(((char*)&v)+2),
                *(((char*)&v)+3));
```

[1] Доступен для скачивания здесь: http://go.yurichev.com/17008

```
};
```

И запустим его:

```
root@debian-mips:~# ./a.out
00 00 00 7B
```

Это оно и есть. 0x7B это 123 в десятичном виде. В little-endian-архитектуре, 7B это первый байт (вы можете это проверить в x86 или x86-64), но здесь он последний, потому что старший байт идет первым.

Вот почему имеются разные дистрибутивы Linux для MIPS («mips» (big-endian) и «mipsel» (little-endian)). Программа скомпилированная для одного соглашения об endiannes, не сможет работать в OS использующей другое соглашение.

Еще один пример связанный с big-endian в MIPS в этой книге: 21.4.3 (стр. 383).

31.4. Bi-endian (переключаемый порядок)

CPU поддерживающие оба порядка, и его можно переключать, включают в себя ARM, PowerPC, SPARC, MIPS, IA64[2], и т.д.

31.5. Конвертирование

Инструкция The BSWAP может использоваться для конвертирования .

Сетевые пакеты TCP/IP используют соглашение big-endian, вот почему программа, работающая на little-endian архитектуре должна конвертировать значения.

Обычно, используются функции `htonl()` и `htons()`.

Порядок байт big-endian в среде TCP/IP также называется «network byte order», а порядок байт на компьютере — «host byte order». На архитектуре Intel x86, и других little-endian архитектурах, «host byte order» это little-endian, а вот на IBM POWER это может быть big-endian, так что на последней, `htonl()` и `htons()` не меняют порядок байт.

[2] Intel Architecture 64 (Itanium): 93 (стр. 906)

Глава 32

Память

Есть три основных типа памяти:

- Глобальная память. AKA «static memory allocation». Нет нужды явно выделять, выделение происходит просто при объявлении переменных/массивов глобально. Это глобальные переменные расположенные в сегменте данных или констант. Доступны глобально (поэтому считаются анти-паттерном). Не удобны для буферов/массивов, потому что должны иметь фиксированный размер. Переполнения буфера, случающиеся здесь, обычно перезаписывают переменные или буферы расположенные рядом в памяти. Пример в этой книге: 7.2 (стр. 70).
- Стек. AKA «allocate on stack», «выделить память в/на стеке». Выделение происходит просто при объявлении переменных/массивов локально в функции. Обычно это локальные для функции переменные. Иногда эти локальные переменные также доступны и для нисходящих функций (callee-функциям, если функция-caller передает указатель на переменную в функцию-callee). Выделение и освобождение очень быстрое, достаточно просто сдвига SP. Но также не удобно для буферов/массивов, потому что размер буфера фиксирован, если только не используется `alloca()` (5.2.4 (стр. 28)) (или массив с переменной длиной). Переполнение буфера обычно перезаписывает важные структуры стека: 18.2 (стр. 274).
- Куча (*heap*). AKA «dynamic memory allocation», «выделить память в куче». Выделение происходит при помощи вызова `malloc()/free()` или `new/delete` в Си++. Самый удобный метод: размер блока может быть задан во время исполнения. Изменение размера возможно (при помощи `realloc()`), но может быть медленным. Это самый медленный метод выделения памяти: аллокатор памяти должен поддерживать и обновлять все управляющие структуры во время выделения и освобождения. Переполнение буфера обычно перезаписывает все эти структуры. Выделения в куче также ведут к проблеме утечек памяти: каждый выделенный блок должен быть явно освобожден, но кто-то может забыть об этом, или делать это неправильно. Еще одна проблема — это «использовать после освобождения» — использовать блок памяти после того как `free()` был вызван на нем, это тоже очень опасно. Пример в этой книге: 21.2 (стр. 365).

Глава 33

CPU

33.1. Предсказатели переходов

Некоторые современные компиляторы пытаются избавиться от инструкций условных переходов. Примеры в этой книге: 12.1.2 (стр. 129), 12.3 (стр. 137), 19.5.2 (стр. 341).

Это потому что предсказатель переходов далеко не всегда работает идеально, поэтому, компиляторы и стараются реже использовать переходы, если возможно.

Одна из возможностей — это условные инструкции в ARM (как ADRcc), а еще инструкция CMOVcc в x86.

33.2. Зависимости между данными

Современные процессоры способны исполнять инструкции одновременно (OOE[1]), но для этого, внутри такой группы, результат одних не должен влиять на работу других. Следовательно, компилятор старается использовать инструкции с наименьшим влиянием на состояние процессора.

Вот почему инструкция LEA в x86 такая популярная — потому что она не модифицирует флаги процессора, а прочие арифметические инструкции — модифицируют.

[1] Out-of-order execution

Глава 34

Хеш-функции

Простейший пример это CRC32, алгоритм «более мощный» чем простая контрольная сумма, для проверки целостности данных . Невозможно восстановить оригинальный текст из хеша, там просто меньше информации: ведь текст может быть очень длинным, но результат CRC32 всегда ограничен 32 битами . Но CRC32 не надежна в криптографическом смысле: известны методы как изменить текст таким образом, чтобы получить нужный результат. Криптографические хеш-функции защищены от этого .

Такие функции как MD5, SHA1, и т.д., широко используются для хеширования паролей для хранения их в базе . Действительно: БД форума в интернете может и не хранить пароли (иначе злоумышленник получивший доступ к БД сможет узнать все пароли), а только хеши . К тому же, скрипту интернет-форума вовсе не обязательно знать ваш пароль, он только должен сверить его хеш с тем что лежит в БД, и дать вам доступ если сверка проходит . Один из самых простых способов взлома — это просто перебирать все пароли и ждать пока результат будет такой же как тот что нам нужен. Другие методы намного сложнее.

34.1. Как работает односторонняя функция?

Односторонняя функция, это функция, которая способна превратить из одного значения другое, при этом невозможно (или трудно) проделать обратную операцию. Некоторые люди имеют трудности с пониманием, как это возможно. Рассмотрим очень простой пример.

У нас есть ряд из 10-и чисел в пределах 0..9, каждое встречается один раз, например:

```
4 6 0 1 3 5 7 8 9 2
```

Алгоритм простейшей односторонней функции выглядит так:

- возьми число на нулевой позиции (у нас это 4);
- возьми число на первой позиции (у нас это 6);
- обменяй местами числа на позициях 4 и 6.

Отметим числа на позициях 4 и 6:

```
4 6 0 1 3 5 7 8 9 2
        ^   ^
```

Меняем их местами и получаем результат:

```
4 6 0 1 7 5 3 8 9 2
```

Глядя на результат, и даже зная алгоритм функции, мы не можем однозначно восстановить изначальное положение чисел. Ведь первые два числа могли быть 0 и/или 1, и тогда именно они могли бы участвовать в обмене.

Это крайне упрощенный пример для демонстрации, настоящие односторонние функции могут быть значительно сложнее.

Часть III

Более сложные примеры

Глава 35

Конвертирование температуры

Еще один крайне популярный пример из книг по программированию для начинающих, это простейшая программа для конвертирования температуры по Фаренгейту в температуру по Цельсию.

$$C = \frac{5 \cdot (F - 32)}{9}$$

Мы также добавим простейшую обработку ошибок: 1) мы должны проверять правильность ввода пользователем; 2) мы должны проверять результат, не ниже ли он -273 по Цельсию (что, как мы можем помнить из школьных уроков физики, ниже абсолютного ноля).

Функция `exit()` заканчивает программу тут же, без возврата в вызывающую функцию.

35.1. Целочисленные значения

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
        int celsius, fahr;
        printf ("Enter temperature in Fahrenheit:\n");
        if (scanf ("%d", &fahr)!=1)
        {
                printf ("Error while parsing your input\n");
                exit(0);
        };

        celsius = 5 * (fahr-32) / 9;

        if (celsius<-273)
        {
                printf ("Error: incorrect temperature!\n");
                exit(0);
        };
        printf ("Celsius: %d\n", celsius);
};
```

35.1.1. Оптимизирующий MSVC 2012 x86

Листинг 35.1: Оптимизирующий MSVC 2012 x86

```
$SG4228 DB      'Enter temperature in Fahrenheit:', 0aH, 00H
$SG4230 DB      '%d', 00H
$SG4231 DB      'Error while parsing your input', 0aH, 00H
$SG4233 DB      'Error: incorrect temperature!', 0aH, 00H
$SG4234 DB      'Celsius: %d', 0aH, 00H

_fahr$ = -4                                             ; size = 4
```

```
_main   PROC
        push    ecx
        push    esi
        mov     esi, DWORD PTR __imp__printf
        push    OFFSET $SG4228          ; 'Enter temperature in Fahrenheit:'
        call    esi                     ; вызвать printf()
        lea     eax, DWORD PTR _fahr$[esp+12]
        push    eax
        push    OFFSET $SG4230          ; '%d'
        call    DWORD PTR __imp__scanf
        add     esp, 12                                 ; 0000000cH
        cmp     eax, 1
        je      SHORT $LN2@main
        push    OFFSET $SG4231          ; 'Error while parsing your input'
        call    esi                     ; вызвать printf()
        add     esp, 4
        push    0
        call    DWORD PTR __imp__exit
$LN9@main:
$LN2@main:
        mov     eax, DWORD PTR _fahr$[esp+8]
        add     eax, -32                                ; ffffffe0H
        lea     ecx, DWORD PTR [eax+eax*4]
        mov     eax, 954437177                          ; 38e38e39H
        imul    ecx
        sar     edx, 1
        mov     eax, edx
        shr     eax, 31                                 ; 0000001fH
        add     eax, edx
        cmp     eax, -273                               ; fffffeefH
        jge     SHORT $LN1@main
        push    OFFSET $SG4233          ; 'Error: incorrect temperature!'
        call    esi                     ; вызвать printf()
        add     esp, 4
        push    0
        call    DWORD PTR __imp__exit
$LN10@main:
$LN1@main:
        push    eax
        push    OFFSET $SG4234          ; 'Celsius: %d'
        call    esi                     ; вызвать printf()
        add     esp, 8
        ; возврат 0 - по стандарту C99
        xor     eax, eax
        pop     esi
        pop     ecx
        ret     0
$LN8@main:
_main   ENDP
```

Что мы можем сказать об этом:

- Адрес функции `printf()` в начале загружается в регистр ESI так что последующие вызовы `printf()` происходят просто при помощи инструкции `CALL ESI`. Это очень популярная техника компиляторов, может присутствовать, если имеются несколько вызовов одной и той же функции в одном месте, и/или имеется свободный регистр для этого.
- Мы видим инструкцию `ADD EAX, -32` в том месте где от значения должно отняться 32 . $EAX = EAX + (-32)$ эквивалентно $EAX = EAX - 32$ и как-то компилятор решил использовать ADD вместо SUB. Может быть оно того стоит, но сказать трудно.
- Инструкция LEA используются там, где нужно умножить значение на 5: `lea ecx, DWORD PTR [eax+eax*4]`. Да, $i + i * 4$ эквивалентно $i * 5$ и LEA работает быстрее чем `IMUL`. Кстати, пара инструкций `SHL EAX, 2 / ADD EAX,` EAX может быть использована здесь вместо LEA — некоторые компиляторы так и делают.
- Деление через умножение (41 (стр. 508)) также используется здесь.
- Функция `main()` возвращает 0 хотя `return 0` в конце функции отсутствует. В стандарте C99 [ISO07, с. 5.1.2.2.3] указано что `main()` будет возвращать 0 в случае отсутствия выражения `return`. Это правило работает только для функции `main()`. И хотя, MSVC официально не поддерживает C99, может быть частично и поддерживает?

35.1.2. Оптимизирующий MSVC 2012 x64

Код почти такой же, хотя мы заметим инструкцию INT 3 после каждого вызова exit().

```
        xor     ecx, ecx
        call    QWORD PTR __imp_exit
        int     3
```

INT 3 это точка останова для отладчика.

Известно что функция exit() из тех, что никогда не возвращают управление [1], так что если управление все же возвращается, значит происходит что-то крайне странное, и пришло время запускать отладчик.

35.2. Числа с плавающей запятой

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
        double celsius, fahr;
        printf ("Enter temperature in Fahrenheit:\n");
        if (scanf ("%lf", &fahr)!=1)
        {
                printf ("Error while parsing your input\n");
                exit(0);
        };

        celsius = 5 * (fahr-32) / 9;

        if (celsius<-273)
        {
                printf ("Error: incorrect temperature!\n");
                exit(0);
        };
        printf ("Celsius: %lf\n", celsius);
};
```

MSVC 2010 x86 использует инструкции FPU...

Листинг 35.2: Оптимизирующий MSVC 2010 x86

```
$SG4038 DB      'Enter temperature in Fahrenheit:', 0aH, 00H
$SG4040 DB      '%lf', 00H
$SG4041 DB      'Error while parsing your input', 0aH, 00H
$SG4043 DB      'Error: incorrect temperature!', 0aH, 00H
$SG4044 DB      'Celsius: %lf', 0aH, 00H

__real@c071100000000000 DQ 0c071100000000000r   ; -273
__real@4022000000000000 DQ 04022000000000000r   ; 9
__real@4014000000000000 DQ 04014000000000000r   ; 5
__real@4040000000000000 DQ 04040000000000000r   ; 32

_fahr$ = -8                                             ; size = 8
_main   PROC
        sub     esp, 8
        push    esi
        mov     esi, DWORD PTR __imp__printf
        push    OFFSET $SG4038          ; 'Enter temperature in Fahrenheit:'
        call    esi                     ; вызвать printf()
        lea     eax, DWORD PTR _fahr$[esp+16]
        push    eax
        push    OFFSET $SG4040          ; '%lf'
        call    DWORD PTR __imp__scanf
        add     esp, 12                                 ; 0000000cH
        cmp     eax, 1
        je      SHORT $LN2@main
```

[1] еще одна популярная из того же ряда это longjmp()

```
        push    OFFSET $SG4041          ; 'Error while parsing your input'
        call    esi                     ; вызвать printf()
        add     esp, 4
        push    0
        call    DWORD PTR __imp__exit
$LN2@main:
        fld     QWORD PTR _fahr$[esp+12]
        fsub    QWORD PTR __real@4040000000000000 ; 32
        fmul    QWORD PTR __real@4014000000000000 ; 5
        fdiv    QWORD PTR __real@4022000000000000 ; 9
        fld     QWORD PTR __real@c071100000000000 ; -273
        fcomp   ST(1)
        fnstsw  ax
        test    ah, 65                                  ; 00000041H
        jne     SHORT $LN1@main
        push    OFFSET $SG4043          ; 'Error: incorrect temperature!'
        fstp    ST(0)
        call    esi                     ; вызвать printf()
        add     esp, 4
        push    0
        call    DWORD PTR __imp__exit
$LN1@main:
        sub     esp, 8
        fstp    QWORD PTR [esp]
        push    OFFSET $SG4044          ; 'Celsius: %lf'
        call    esi
        add     esp, 12                                 ; 0000000cH
        ; возврат 0 - по стандарту C99
        xor     eax, eax
        pop     esi
        add     esp, 8
        ret     0
$LN10@main:
_main   ENDP
```

...но MSVC от года 2012 использует инструкции SIMD вместо этого:

Листинг 35.3: Оптимизирующий MSVC 2010 x86

```
$SG4228 DB      'Enter temperature in Fahrenheit:', 0aH, 00H
$SG4230 DB      '%lf', 00H
$SG4231 DB      'Error while parsing your input', 0aH, 00H
$SG4233 DB      'Error: incorrect temperature!', 0aH, 00H
$SG4234 DB      'Celsius: %lf', 0aH, 00H
__real@c071100000000000 DQ 0c071100000000000r   ; -273
__real@4040000000000000 DQ 04040000000000000r   ; 32
__real@4022000000000000 DQ 04022000000000000r   ; 9
__real@4014000000000000 DQ 04014000000000000r   ; 5

_fahr$ = -8                                             ; size = 8
_main   PROC
        sub     esp, 8
        push    esi
        mov     esi, DWORD PTR __imp__printf
        push    OFFSET $SG4228          ; 'Enter temperature in Fahrenheit:'
        call    esi                     ; вызвать printf()
        lea     eax, DWORD PTR _fahr$[esp+16]
        push    eax
        push    OFFSET $SG4230          ; '%lf'
        call    DWORD PTR __imp__scanf
        add     esp, 12                                 ; 0000000cH
        cmp     eax, 1
        je      SHORT $LN2@main
        push    OFFSET $SG4231          ; 'Error while parsing your input'
        call    esi                     ; вызвать printf()
        add     esp, 4
        push    0
        call    DWORD PTR __imp__exit
$LN9@main:
$LN2@main:
        movsd   xmm1, QWORD PTR _fahr$[esp+12]
```

```
        subsd   xmm1, QWORD PTR __real@4040000000000000 ; 32
        movsd   xmm0, QWORD PTR __real@c071100000000000 ; -273
        mulsd   xmm1, QWORD PTR __real@4014000000000000 ; 5
        divsd   xmm1, QWORD PTR __real@4022000000000000 ; 9
        comisd  xmm0, xmm1
        jbe     SHORT $LN1@main
        push    OFFSET $SG4233          ; 'Error: incorrect temperature!'
        call    esi                     ; вызвать printf()
        add     esp, 4
        push    0
        call    DWORD PTR __imp__exit
$LN10@main:
$LN1@main:
        sub     esp, 8
        movsd   QWORD PTR [esp], xmm1
        push    OFFSET $SG4234          ; 'Celsius: %lf'
        call    esi                     ; вызвать printf()
        add     esp, 12                                 ; 0000000cH
        ; возврат 0 - по стандарту C99
        xor     eax, eax
        pop     esi
        add     esp, 8
        ret     0
$LN8@main:
_main   ENDP
```

Конечно, SIMD-инструкции доступны и в x86-режиме, включая те что работают с числами с плавающей запятой. Их использовать в каком-то смысле проще, так что новый компилятор от Microsoft теперь применяет их .

Мы можем также заметить, что значение -273 загружается в регистр XMM0 слишком рано. И это нормально, потому что компилятор может генерировать инструкции далеко не в том порядке, в котором они появляются в исходном коде.

Глава 36

Числа Фибоначчи

Еще один часто используемый пример в учебниках по программированию это рекурсивная функция, генерирующая числа Фибоначчи [1]. Последовательность очень простая: каждое следующее число — это сумма двух предыдущих. Первые два числа — это единицы или 0, 1 и 1.

Начало последовательности:

$$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181...$$

36.1. Пример #1

Реализация проста. Эта программа генерирует последовательность вплоть до 21.

```
#include <stdio.h>

void fib (int a, int b, int limit)
{
        printf ("%d\n", a+b);
        if (a+b > limit)
                return;
        fib (b, a+b, limit);
};

int main()
{
        printf ("0\n1\n1\n");
        fib (1, 1, 20);
};
```

Листинг 36.1: MSVC 2010 x86

```
_TEXT   SEGMENT
_a$ = 8         ; size = 4
_b$ = 12        ; size = 4
_limit$ = 16    ; size = 4
_fib    PROC
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        mov     eax, DWORD PTR _a$[ebp]
        add     eax, DWORD PTR _b$[ebp]
        push    eax
        push    OFFSET $SG2750 ; "%d"
        call    DWORD PTR __imp__printf
        add     esp, 8
        mov     ecx, DWORD PTR _limit$[ebp]
        push    ecx
        mov     edx, DWORD PTR _a$[ebp]
        add     edx, DWORD PTR _b$[ebp]
        push    edx
        mov     eax, DWORD PTR _b$[ebp]
        push    eax
```

[1] http://go.yurichev.com/17332

```
        call    _fib
        add     esp, 12
        pop     ebp
        ret     0
_fib    ENDP

_main   PROC
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        push    OFFSET $SG2753 ; "0\n1\n1\n"
        call    DWORD PTR __imp__printf
        add     esp, 4
        push    20
        push    1
        push    1
        call    _fib
        add     esp, 12
        xor     eax, eax
        pop     ebp
        ret     0
_main   ENDP
```

Этим мы проиллюстрируем стековые фреймы.

Загрузим пример в OllyDbg и дотрассируем до самого последнего вызова функции f() :



Рис. 36.1: OllyDbg: последний вызов f()

Исследуем стек более пристально. Комментарии автора книги [2]:

```
0035F940   00FD1039  RETURN to fib.00FD1039 from fib.00FD1000
0035F944   00000008  первый аргумент: a
0035F948   0000000D  второй аргумент: b
0035F94C   00000014  третий аргумент: limit
0035F950  /0035F964  сохраненный регистр EBP
0035F954  |00FD1039  RETURN to fib.00FD1039 from fib.00FD1000
0035F958  |00000005  первый аргумент: a
0035F95C  |00000008  второй аргумент: b
0035F960  |00000014  третий аргумент: limit
0035F964  ]0035F978  сохраненный регистр EBP
0035F968  |00FD1039  RETURN to fib.00FD1039 from fib.00FD1000
0035F96C  |00000003  первый аргумент: a
0035F970  |00000005  второй аргумент: b
0035F974  |00000014  третий аргумент: limit
0035F978  ]0035F98C  сохраненный регистр EBP
0035F97C  |00FD1039  RETURN to fib.00FD1039 from fib.00FD1000
0035F980  |00000002  первый аргумент: a
0035F984  |00000003  второй аргумент: b
0035F988  |00000014  третий аргумент: limit
0035F98C  ]0035F9A0  сохраненный регистр EBP
0035F990  |00FD1039  RETURN to fib.00FD1039 from fib.00FD1000
0035F994  |00000001  первый аргумент: a
0035F998  |00000002  второй аргумент: b
0035F99C  |00000014  третий аргумент: limit
0035F9A0  ]0035F9B4  сохраненный регистр EBP
0035F9A4  |00FD105C  RETURN to fib.00FD105C from fib.00FD1000
0035F9A8  |00000001  первый аргумент: a            \
0035F9AC  |00000001  второй аргумент: b            | подготовлено в main() для f1()
0035F9B0  |00000014  третий аргумент: limit        /
0035F9B4  ]0035F9F8  сохраненный регистр EBP
0035F9B8  |00FD11D0  RETURN to fib.00FD11D0 from fib.00FD1040
0035F9BC  |00000001  main() первый аргумент: argc  \
0035F9C0  |006812C8  main() второй аргумент: argv  | подготовлено в CRT для main()
0035F9C4  |00682940  main() третий аргумент: envp  /
```

Функция рекурсивная [3], поэтому стек выглядит как «бутерброд». Мы видим, что аргумент *limit* всегда один и тот же (0x14 или 20), но аргументы a и b разные при каждом вызове. Здесь также адреса RA и сохраненные значения EBP . OllyDbg способна определять EBP-фреймы, так что она тут нарисовала скобки . Значения внутри каждой скобки это stack frame, иными словами, место, которое каждая инкарнация функции может использовать для любых своих нужд. Можно сказать, каждая инкарнация функции не должна обращаться к элементам стека за пределами фрейма (не учитывая аргументов функции), хотя это и возможно технически . Обычно это так и есть, если только функция не содержит каких-то ошибок . Каждое сохраненное значение EBP это адрес предыдущего stack frame: это причина, почему некоторые отладчики могут легко делить стек на фреймы и выводить аргументы каждой функции.

Как видно, каждая инкарнация функции готовит аргументы для следующего вызова функции .

В самом конце мы видим 3 аргумента функции `main()`. `argc` равен 1 (да, действительно, ведь мы запустили эту программу без аргументов в командной строке).

Очень легко привести к переполнению стека: просто удалите (или закомментируйте) проверку предела и процесс упадет с исключением. 0xC00000FD (переполнение стека.)

36.2. Пример #2

В моей функции есть некая избыточность, так что добавим переменную *next* и заменим на нее все «a+b» :

```
#include <stdio.h>

void fib (int a, int b, int limit)
{
        int next=a+b;
        printf ("%d\n", next);
        if (next > limit)
                return;
```

[2] Кстати, в OllyDbg можно отметить несколько элементов и скопировать их в клипбоард (Ctrl-C). Это было сделано для этого примера

[3] т.е. вызывающая сама себя

```
        fib (b, next, limit);
};

int main()
{
        printf ("0\n1\n1\n");
        fib (1, 1, 20);
};
```

Это результат работы неоптимизирующего MSVC, поэтому переменная *next* действительно находится в локальном стеке :

Листинг 36.2: MSVC 2010 x86

```
_next$ = -4     ; size = 4
_a$ = 8         ; size = 4
_b$ = 12        ; size = 4
_limit$ = 16    ; size = 4
_fib    PROC
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        push    ecx
        mov     eax, DWORD PTR _a$[ebp]
        add     eax, DWORD PTR _b$[ebp]
        mov     DWORD PTR _next$[ebp], eax
        mov     ecx, DWORD PTR _next$[ebp]
        push    ecx
        push    OFFSET $SG2751 ; '%d'
        call    DWORD PTR __imp__printf
        add     esp, 8
        mov     edx, DWORD PTR _next$[ebp]
        cmp     edx, DWORD PTR _limit$[ebp]
        jle     SHORT $LN1@fib
        jmp     SHORT $LN2@fib
$LN1@fib:
        mov     eax, DWORD PTR _limit$[ebp]
        push    eax
        mov     ecx, DWORD PTR _next$[ebp]
        push    ecx
        mov     edx, DWORD PTR _b$[ebp]
        push    edx
        call    _fib
        add     esp, 12
$LN2@fib:
        mov     esp, ebp
        pop     ebp
        ret     0
_fib    ENDP

_main   PROC
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        push    OFFSET $SG2753 ; "0\n1\n1\n"
        call    DWORD PTR __imp__printf
        add     esp, 4
        push    20
        push    1
        push    1
        call    _fib
        add     esp, 12
        xor     eax, eax
        pop     ebp
        ret     0
_main   ENDP
```

Загрузим OllyDbg снова:



Рис. 36.2: OllyDbg: последний вызов f()

Теперь переменная *next* присутствует в каждом фрейме.

Рассмотрим стек более пристально. Автор и здесь добавил туда своих комментариев :

```
0029FC14   00E0103A  RETURN to fib2.00E0103A from fib2.00E01000
0029FC18   00000008  первый аргумент: a
0029FC1C   0000000D  второй аргумент: b
0029FC20   00000014  третий аргумент: limit
0029FC24   0000000D  переменная "next"
0029FC28  /0029FC40  сохраненный регистр EBP
0029FC2C  |00E0103A  RETURN to fib2.00E0103A from fib2.00E01000
0029FC30  |00000005  первый аргумент: a
0029FC34  |00000008  второй аргумент: b
0029FC38  |00000014  третий аргумент: limit
0029FC3C  |00000008  переменная "next"
0029FC40  ]0029FC58  сохраненный регистр EBP
0029FC44  |00E0103A  RETURN to fib2.00E0103A from fib2.00E01000
0029FC48  |00000003  первый аргумент: a
0029FC4C  |00000005  второй аргумент: b
0029FC50  |00000014  третий аргумент: limit
0029FC54  |00000005  переменная "next"
0029FC58  ]0029FC70  сохраненный регистр EBP
0029FC5C  |00E0103A  RETURN to fib2.00E0103A from fib2.00E01000
0029FC60  |00000002  первый аргумент: a
0029FC64  |00000003  второй аргумент: b
0029FC68  |00000014  третий аргумент: limit
0029FC6C  |00000003  переменная "next"
0029FC70  ]0029FC88  сохраненный регистр EBP
0029FC74  |00E0103A  RETURN to fib2.00E0103A from fib2.00E01000
0029FC78  |00000001  первый аргумент: a            \
0029FC7C  |00000002  второй аргумент: b            | prepared in f1() for next f1()
0029FC80  |00000014  третий аргумент: limit        /
0029FC84  |00000002  переменная "next"
0029FC88  ]0029FC9C  сохраненный регистр EBP
0029FC8C  |00E0106C  RETURN to fib2.00E0106C from fib2.00E01000
0029FC90  |00000001  первый аргумент: a            \
0029FC94  |00000001  второй аргумент: b            | prepared in main() for f1()
0029FC98  |00000014  третий аргумент: limit        /
0029FC9C  ]0029FCE0  сохраненный регистр EBP
0029FCA0  |00E011E0  RETURN to fib2.00E011E0 from fib2.00E01050
0029FCA4  |00000001  main() первый аргумент: argc  \
0029FCA8  |000812C8  main() второй аргумент: argv  | подготовлено в CRT для main()
0029FCAC  |00082940  main() третий аргумент: envp  /
```

Значение переменной *next* вычисляется в каждой инкарнации функции, затем передается аргумент b в следующую инкарнацию .

36.3. Итог

Рекурсивные функции эстетически красивы, но технически могут ухудшать производительность из-за активного использования стека. Тот, кто пишет критические к времени исполнения участки кода, наверное, должен избегать применения там рекурсии.

Например, однажды автор этих строк написал функцию для поиска нужного узла в двоичном дереве. Рекурсивно она выглядела очень красиво, но из-за того, что при каждом вызове тратилось время на эпилог и пролог, все это работало в несколько раз медленнее чем та же функция, но без рекурсии.

Кстати, поэтому некоторые компиляторы функциональных ЯП[4] (где рекурсия активно применяется) используют хвостовую рекурсию.

[4] LISP, Python, Lua, и т.д.

Глава 37

Пример вычисления CRC32

Это распространенный табличный способ вычисления хеша алгоритмом CRC32[1].

```
/* By Bob Jenkins, (c) 2006, Public Domain */

#include <stdio.h>
#include <stddef.h>
#include <string.h>

typedef  unsigned long  ub4;
typedef  unsigned char  ub1;

static const ub4 crctab[256] = {
  0x00000000, 0x77073096, 0xee0e612c, 0x990951ba, 0x076dc419, 0x706af48f,
  0xe963a535, 0x9e6495a3, 0x0edb8832, 0x79dcb8a4, 0xe0d5e91e, 0x97d2d988,
  0x09b64c2b, 0x7eb17cbd, 0xe7b82d07, 0x90bf1d91, 0x1db71064, 0x6ab020f2,
  0xf3b97148, 0x84be41de, 0x1adad47d, 0x6ddde4eb, 0xf4d4b551, 0x83d385c7,
  0x136c9856, 0x646ba8c0, 0xfd62f97a, 0x8a65c9ec, 0x14015c4f, 0x63066cd9,
  0xfa0f3d63, 0x8d080df5, 0x3b6e20c8, 0x4c69105e, 0xd56041e4, 0xa2677172,
  0x3c03e4d1, 0x4b04d447, 0xd20d85fd, 0xa50ab56b, 0x35b5a8fa, 0x42b2986c,
  0xdbbbc9d6, 0xacbcf940, 0x32d86ce3, 0x45df5c75, 0xdcd60dcf, 0xabd13d59,
  0x26d930ac, 0x51de003a, 0xc8d75180, 0xbfd06116, 0x21b4f4b5, 0x56b3c423,
  0xcfba9599, 0xb8bda50f, 0x2802b89e, 0x5f058808, 0xc60cd9b2, 0xb10be924,
  0x2f6f7c87, 0x58684c11, 0xc1611dab, 0xb6662d3d, 0x76dc4190, 0x01db7106,
  0x98d220bc, 0xefd5102a, 0x71b18589, 0x06b6b51f, 0x9fbfe4a5, 0xe8b8d433,
  0x7807c9a2, 0x0f00f934, 0x9609a88e, 0xe10e9818, 0x7f6a0dbb, 0x086d3d2d,
  0x91646c97, 0xe6635c01, 0x6b6b51f4, 0x1c6c6162, 0x856530d8, 0xf262004e,
  0x6c0695ed, 0x1b01a57b, 0x8208f4c1, 0xf50fc457, 0x65b0d9c6, 0x12b7e950,
  0x8bbeb8ea, 0xfcb9887c, 0x62dd1ddf, 0x15da2d49, 0x8cd37cf3, 0xfbd44c65,
  0x4db26158, 0x3ab551ce, 0xa3bc0074, 0xd4bb30e2, 0x4adfa541, 0x3dd895d7,
  0xa4d1c46d, 0xd3d6f4fb, 0x4369e96a, 0x346ed9fc, 0xad678846, 0xda60b8d0,
  0x44042d73, 0x33031de5, 0xaa0a4c5f, 0xdd0d7cc9, 0x5005713c, 0x270241aa,
  0xbe0b1010, 0xc90c2086, 0x5768b525, 0x206f85b3, 0xb966d409, 0xce61e49f,
  0x5edef90e, 0x29d9c998, 0xb0d09822, 0xc7d7a8b4, 0x59b33d17, 0x2eb40d81,
  0xb7bd5c3b, 0xc0ba6cad, 0xedb88320, 0x9abfb3b6, 0x03b6e20c, 0x74b1d29a,
  0xead54739, 0x9dd277af, 0x04db2615, 0x73dc1683, 0xe3630b12, 0x94643b84,
  0x0d6d6a3e, 0x7a6a5aa8, 0xe40ecf0b, 0x9309ff9d, 0x0a00ae27, 0x7d079eb1,
  0xf00f9344, 0x8708a3d2, 0x1e01f268, 0x6906c2fe, 0xf762575d, 0x806567cb,
  0x196c3671, 0x6e6b06e7, 0xfed41b76, 0x89d32be0, 0x10da7a5a, 0x67dd4acc,
  0xf9b9df6f, 0x8ebeeff9, 0x17b7be43, 0x60b08ed5, 0xd6d6a3e8, 0xa1d1937e,
  0x38d8c2c4, 0x4fdff252, 0xd1bb67f1, 0xa6bc5767, 0x3fb506dd, 0x48b2364b,
  0xd80d2bda, 0xaf0a1b4c, 0x36034af6, 0x41047a60, 0xdf60efc3, 0xa867df55,
  0x316e8eef, 0x4669be79, 0xcb61b38c, 0xbc66831a, 0x256fd2a0, 0x5268e236,
  0xcc0c7795, 0xbb0b4703, 0x220216b9, 0x5505262f, 0xc5ba3bbe, 0xb2bd0b28,
  0x2bb45a92, 0x5cb36a04, 0xc2d7ffa7, 0xb5d0cf31, 0x2cd99e8b, 0x5bdeae1d,
  0x9b64c2b0, 0xec63f226, 0x756aa39c, 0x026d930a, 0x9c0906a9, 0xeb0e363f,
  0x72076785, 0x05005713, 0x95bf4a82, 0xe2b87a14, 0x7bb12bae, 0x0cb61b38,
  0x92d28e9b, 0xe5d5be0d, 0x7cdcefb7, 0x0bdbdf21, 0x86d3d2d4, 0xf1d4e242,
  0x68ddb3f8, 0x1fda836e, 0x81be16cd, 0xf6b9265b, 0x6fb077e1, 0x18b74777,
  0x88085ae6, 0xff0f6a70, 0x66063bca, 0x11010b5c, 0x8f659eff, 0xf862ae69,
  0x616bffd3, 0x166ccf45, 0xa00ae278, 0xd70dd2ee, 0x4e048354, 0x3903b3c2,
  0xa7672661, 0xd06016f7, 0x4969474d, 0x3e6e77db, 0xaed16a4a, 0xd9d65adc,
```

[1]Исходник взят тут: http://go.yurichev.com/17327

```
  0x40df0b66, 0x37d83bf0, 0xa9bcae53, 0xdebb9ec5, 0x47b2cf7f, 0x30b5ffe9,
  0xbdbdf21c, 0xcabac28a, 0x53b39330, 0x24b4a3a6, 0xbad03605, 0xcdd70693,
  0x54de5729, 0x23d967bf, 0xb3667a2e, 0xc4614ab8, 0x5d681b02, 0x2a6f2b94,
  0xb40bbe37, 0xc30c8ea1, 0x5a05df1b, 0x2d02ef8d,
};

/* how to derive the values in crctab[] from polynomial 0xedb88320 */
void build_table()
{
  ub4 i, j;
  for (i=0; i<256; ++i) {
    j = i;
    j = (j>>1) ^ ((j&1) ? 0xedb88320 : 0);
    j = (j>>1) ^ ((j&1) ? 0xedb88320 : 0);
    j = (j>>1) ^ ((j&1) ? 0xedb88320 : 0);
    j = (j>>1) ^ ((j&1) ? 0xedb88320 : 0);
    j = (j>>1) ^ ((j&1) ? 0xedb88320 : 0);
    j = (j>>1) ^ ((j&1) ? 0xedb88320 : 0);
    j = (j>>1) ^ ((j&1) ? 0xedb88320 : 0);
    j = (j>>1) ^ ((j&1) ? 0xedb88320 : 0);
    printf("0x%.8lx, ", j);
    if (i%6 == 5) printf("\n");
  }
}


/* the hash function */
ub4 crc(const void *key, ub4 len, ub4 hash)
{
  ub4  i;
  const ub1 *k = key;
  for (hash=len, i=0; i<len; ++i)
    hash = (hash >> 8) ^ crctab[(hash & 0xff) ^ k[i]];
  return hash;
}

/* To use, try "gcc -O crc.c -o crc; crc < crc.c" */
int main()
{
  char s[1000];
  while (gets(s)) printf("%.8lx\n", crc(s, strlen(s), 0));
  return 0;
}
```

Нас интересует функция `crc()`. Кстати, обратите внимание на два инициализатора в выражении `for()`: `hash=len, i=0`. Стандарт Си/Си++, конечно, допускает это. А в итоговом коде, вместо одной операции инициализации цикла, будет две.

Компилируем в MSVC с оптимизацией (`/Ox`). Для краткости, я приведу только функцию `crc()`, с некоторыми комментариями.

```
_key$ = 8                ; size = 4
_len$ = 12               ; size = 4
_hash$ = 16              ; size = 4
_crc    PROC
    mov    edx, DWORD PTR _len$[esp-4]
    xor    ecx, ecx ; i будет лежать в регистре ECX
    mov    eax, edx
    test   edx, edx
    jbe    SHORT $LN1@crc
    push   ebx
    push   esi
    mov    esi, DWORD PTR _key$[esp+4] ; ESI = key
    push   edi
$LL3@crc:

; работаем с байтами используя 32-битные регистры. в EDI положим байт с адреса key+i

    movzx  edi, BYTE PTR [ecx+esi]
    mov    ebx, eax ; EBX = (hash = len)
    and    ebx, 255 ; EBX = hash & 0xff
```

```
; XOR EDI, EBX (EDI=EDI^EBX) — эта операция задействует все 32 бита каждого регистра
; но остальные биты (8-31) будут обнулены всегда, так что все OK
; они обнулены потому что для EDI это было сделано инструкцией MOVZX выше
; а старшие биты EBX были сброшены инструкцией AND EBX, 255 (255 = 0xff)

    xor    edi, ebx

; EAX=EAX>>8; образовавшиеся "из ниоткуда" биты в результате (биты 24-31) будут заполнены нулями
    shr    eax, 8

; EAX=EAX^crctab[EDI*4] — выбираем элемент из таблицы crctab[] под номером EDI
    xor    eax, DWORD PTR _crctab[edi*4]
    inc    ecx            ; i++
    cmp    ecx, edx       ; i<len ?
    jb     SHORT $LL3@crc ; да
    pop    edi
    pop    esi
    pop    ebx
$LN1@crc:
    ret    0
_crc    ENDP
```

Попробуем то же самое в GCC 4.4.1 с опцией -O3:

```
                public crc
crc             proc near

key             = dword ptr  8
hash            = dword ptr  0Ch

                push    ebp
                xor     edx, edx
                mov     ebp, esp
                push    esi
                mov     esi, [ebp+key]
                push    ebx
                mov     ebx, [ebp+hash]
                test    ebx, ebx
                mov     eax, ebx
                jz      short loc_80484D3
                nop                     ; выравнивание
                lea     esi, [esi+0]    ; выравнивание; работает как NOP (ESI не меняется здесь)

loc_80484B8:
                mov     ecx, eax        ; сохранить предыдущее состояние хеша в ECX
                xor     al, [esi+edx]   ; AL=*(key+i)
                add     edx, 1          ; i++
                shr     ecx, 8          ; ECX=hash>>8
                movzx   eax, al         ; EAX=*(key+i)
                mov     eax, dword ptr ds:crctab[eax*4] ; EAX=crctab[EAX]
                xor     eax, ecx        ; hash=EAX^ECX
                cmp     ebx, edx
                ja      short loc_80484B8

loc_80484D3:
                pop     ebx
                pop     esi
                pop     ebp
                retn
crc             endp
\
```

GCC немного выровнял начало тела цикла по 8-байтной границе, для этого добавил NOP и `lea esi, [esi+0]` (что тоже *холостая операция*). Подробнее об этом смотрите в разделе о npad (88 (стр. 895)).

Глава 38

Пример вычисления адреса сети

Как мы знаем, TCP/IP-адрес (IPv4) состоит из четырех чисел в пределах $0 \ldots 255$, т.е. 4 байта. 4 байта легко помещаются в 32-битную переменную, так что адрес хоста в IPv4, сетевая маска или адрес сети могут быть 32-битными числами.

С точки зрения пользователя, маска сети определяется четырьмя числами в формате вроде 255.255.255.0, но сетевые инженеры (сисадмины) используют более компактную нотацию (CIDR[1]), вроде /8, /16, и т.д. Эта нотация просто определяет количество бит в сетевой маске, начиная с MSB.

Маска	Хосты	Свободно	Сетевая маска	В шестнадцатеричном виде	
/30	4	2	255.255.255.252	fffffffc	
/29	8	6	255.255.255.248	fffffff8	
/28	16	14	255.255.255.240	fffffff0	
/27	32	30	255.255.255.224	ffffffe0	
/26	64	62	255.255.255.192	ffffffc0	
/24	256	254	255.255.255.0	ffffff00	сеть класса C
/23	512	510	255.255.254.0	fffffe00	
/22	1024	1022	255.255.252.0	fffffc00	
/21	2048	2046	255.255.248.0	fffff800	
/20	4096	4094	255.255.240.0	fffff000	
/19	8192	8190	255.255.224.0	ffffe000	
/18	16384	16382	255.255.192.0	ffffc000	
/17	32768	32766	255.255.128.0	ffff8000	
/16	65536	65534	255.255.0.0	ffff0000	сеть класса B
/8	16777216	16777214	255.0.0.0	ff000000	сеть класса A

Вот простой пример, вычисляющий адрес сети используя сетевую маску и адрес хоста.

```
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

uint32_t form_IP (uint8_t ip1, uint8_t ip2, uint8_t ip3, uint8_t ip4)
{
        return (ip1<<24) | (ip2<<16) | (ip3<<8) | ip4;
};

void print_as_IP (uint32_t a)
{
        printf ("%d.%d.%d.%d\n",
                (a>>24)&0xFF,
                (a>>16)&0xFF,
                (a>>8)&0xFF,
                (a)&0xFF);
};

// bit=31..0
uint32_t set_bit (uint32_t input, int bit)
{
        return input=input|(1<<bit);
};

uint32_t form_netmask (uint8_t netmask_bits)
```

[1] Classless Inter-Domain Routing

```
{
        uint32_t netmask=0;
        uint8_t i;

        for (i=0; i<netmask_bits; i++)
                netmask=set_bit(netmask, 31-i);

        return netmask;
};

void calc_network_address (uint8_t ip1, uint8_t ip2, uint8_t ip3, uint8_t ip4, uint8_t netmask_bits)
{
        uint32_t netmask=form_netmask(netmask_bits);
        uint32_t ip=form_IP(ip1, ip2, ip3, ip4);
        uint32_t netw_adr;

        printf ("netmask=");
        print_as_IP (netmask);

        netw_adr=ip&netmask;

        printf ("network address=");
        print_as_IP (netw_adr);
};

int main()
{
        calc_network_address (10, 1, 2, 4, 24);    // 10.1.2.4, /24
        calc_network_address (10, 1, 2, 4, 8);     // 10.1.2.4, /8
        calc_network_address (10, 1, 2, 4, 25);    // 10.1.2.4, /25
        calc_network_address (10, 1, 2, 64, 26);   // 10.1.2.4, /26
};
```

38.1. calc_network_address()

Функция `calc_network_address()` самая простая: она просто умножает (логически, используя AND) адрес хоста на сетевую маску, в итоге давая адрес сети.

Листинг 38.1: Оптимизирующий MSVC 2012 /Ob0

```
1  _ip1$ = 8               ; size = 1
2  _ip2$ = 12              ; size = 1
3  _ip3$ = 16              ; size = 1
4  _ip4$ = 20              ; size = 1
5  _netmask_bits$ = 24     ; size = 1
6  _calc_network_address PROC
7          push    edi
8          push    DWORD PTR _netmask_bits$[esp]
9          call    _form_netmask
10         push    OFFSET $SG3045 ; 'netmask='
11         mov     edi, eax
12         call    DWORD PTR __imp__printf
13         push    edi
14         call    _print_as_IP
15         push    OFFSET $SG3046 ; 'network address='
16         call    DWORD PTR __imp__printf
17         push    DWORD PTR _ip4$[esp+16]
18         push    DWORD PTR _ip3$[esp+20]
19         push    DWORD PTR _ip2$[esp+24]
20         push    DWORD PTR _ip1$[esp+28]
21         call    _form_IP
22         and     eax, edi        ; network address = host address & netmask
23         push    eax
24         call    _print_as_IP
25         add     esp, 36
26         pop     edi
27         ret     0
28 _calc_network_address ENDP
```

На строке 22 мы видим самую важную инструкцию AND — так вычисляется адрес сети.

38.2. form_IP()

Функция `form_IP()` просто собирает все 4 байта в одно 32-битное значение.

Вот как это обычно происходит:

- Выделите переменную для возвращаемого значения. Обнулите её.
- Возьмите четвертый (самый младший) байт, сложите его (логически, инструкцией OR) с возвращаемым значением. Оно содержит теперь 4-й байт.
- Возьмите третий байт, сдвиньте его на 8 бит влево. Получится значение в виде 0x0000bb00, где bb это третий байт. Сложите итоговое значение (логически, инструкцией OR) с возвращаемым значением. Возвращаемое значение пока что содержит 0x000000aa, так что логическое сложение в итоге выдаст значение вида 0x0000bbaa.
- Возьмите второй байт, сдвиньте его на 16 бит влево. Вы получите значение вида 0x00cc0000, где cc это второй байт. Сложите (логически) результат и возвращаемое значение. Выходное значение содержит пока что 0x0000bbaa, так что логическое сложение в итоге выдаст значение вида 0x00ccbbaa.
- Возьмите первый байт, сдвиньте его на 24 бита влево. Вы получите значение вида 0xdd000000, где dd это первый байт. Сложите (логически) результат и выходное значение. Выходное значение содержит пока что 0x00ccbbaa, так что сложение выдаст в итоге значение вида 0xddccbbaa.

И вот как работает неоптимизирующий MSVC 2012:

Листинг 38.2: Неоптимизирующий MSVC 2012

```
; определим ip1 как "dd", ip2 как "cc", ip3 как "bb", ip4 как "aa".
_ip1$ = 8       ; size = 1
_ip2$ = 12      ; size = 1
_ip3$ = 16      ; size = 1
_ip4$ = 20      ; size = 1
_form_IP PROC
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        movzx   eax, BYTE PTR _ip1$[ebp]
        ; EAX=000000dd
        shl     eax, 24
        ; EAX=dd000000
        movzx   ecx, BYTE PTR _ip2$[ebp]
        ; ECX=000000cc
        shl     ecx, 16
        ; ECX=00cc0000
        or      eax, ecx
        ; EAX=ddcc0000
        movzx   edx, BYTE PTR _ip3$[ebp]
        ; EDX=000000bb
        shl     edx, 8
        ; EDX=0000bb00
        or      eax, edx
        ; EAX=ddccbb00
        movzx   ecx, BYTE PTR _ip4$[ebp]
        ; ECX=000000aa
        or      eax, ecx
        ; EAX=ddccbbaa
        pop     ebp
        ret     0
_form_IP ENDP
```

Хотя, порядок операций другой, но, конечно, порядок роли не играет.

Оптимизирующий MSVC 2012 делает то же самое, но немного иначе:

Листинг 38.3: Оптимизирующий MSVC 2012 /Ob0

```
; определим ip1 как "dd", ip2 как "cc", ip3 как "bb", ip4 как "aa".
_ip1$ = 8       ; size = 1
_ip2$ = 12      ; size = 1
_ip3$ = 16      ; size = 1
_ip4$ = 20      ; size = 1
```

```
_form_IP PROC
        movzx   eax, BYTE PTR _ip1$[esp-4]
        ; EAX=000000dd
        movzx   ecx, BYTE PTR _ip2$[esp-4]
        ; ECX=000000cc
        shl     eax, 8
        ; EAX=0000dd00
        or      eax, ecx
        ; EAX=0000ddcc
        movzx   ecx, BYTE PTR _ip3$[esp-4]
        ; ECX=000000bb
        shl     eax, 8
        ; EAX=00ddcc00
        or      eax, ecx
        ; EAX=00ddccbb
        movzx   ecx, BYTE PTR _ip4$[esp-4]
        ; ECX=000000aa
        shl     eax, 8
        ; EAX=ddccbb00
        or      eax, ecx
        ; EAX=ddccbbaa
        ret     0
_form_IP ENDP
```

Можно сказать, что каждый байт записывается в младшие 8 бит возвращаемого значения, и затем возвращаемое значение сдвигается на один байт влево на каждом шаге. Повторять 4 раза, для каждого байта.

Вот и всё! К сожалению, наверное, нет способа делать это иначе. Не существует более-менее популярных CPU или ISA, где имеется инструкция для сборки значения из бит или байт. Обычно всё это делает сдвигами бит и логическим сложением (OR).

38.3. print_as_IP()

`print_as_IP()` делает наоборот: расщепляет 32-битное значение на 4 байта.

Расщепление работает немного проще: просто сдвигайте входное значение на 24, 16, 8 или 0 бит, берите биты с нулевого по седьмой (младший байт), вот и всё:

Листинг 38.4: Неоптимизирующий MSVC 2012

```
_a$ = 8                 ; size = 4
_print_as_IP PROC
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        mov     eax, DWORD PTR _a$[ebp]
        ; EAX=ddccbbaa
        and     eax, 255
        ; EAX=000000aa
        push    eax
        mov     ecx, DWORD PTR _a$[ebp]
        ; ECX=ddccbbaa
        shr     ecx, 8
        ; ECX=00ddccbb
        and     ecx, 255
        ; ECX=000000bb
        push    ecx
        mov     edx, DWORD PTR _a$[ebp]
        ; EDX=ddccbbaa
        shr     edx, 16
        ; EDX=0000ddcc
        and     edx, 255
        ; EDX=000000cc
        push    edx
        mov     eax, DWORD PTR _a$[ebp]
        ; EAX=ddccbbaa
        shr     eax, 24
        ; EAX=000000dd
        and     eax, 255 ; возможно, избыточная инструкция
```

```
        ; EAX=000000dd
        push    eax
        push    OFFSET $SG2973 ; '%d.%d.%d.%d'
        call    DWORD PTR __imp__printf
        add     esp, 20
        pop     ebp
        ret     0
_print_as_IP ENDP
```

Оптимизирующий MSVC 2012 делает почти всё то же самое, только без ненужных перезагрузок входного значения:

Листинг 38.5: Оптимизирующий MSVC 2012 /Ob0

```
_a$ = 8         ; size = 4
_print_as_IP PROC
        mov     ecx, DWORD PTR _a$[esp-4]
        ; ECX=ddccbbaa
        movzx   eax, cl
        ; EAX=000000aa
        push    eax
        mov     eax, ecx
        ; EAX=ddccbbaa
        shr     eax, 8
        ; EAX=00ddccbb
        and     eax, 255
        ; EAX=000000bb
        push    eax
        mov     eax, ecx
        ; EAX=ddccbbaa
        shr     eax, 16
        ; EAX=0000ddcc
        and     eax, 255
        ; EAX=000000cc
        push    eax
        ; ECX=ddccbbaa
        shr     ecx, 24
        ; ECX=000000dd
        push    ecx
        push    OFFSET $SG3020 ; '%d.%d.%d.%d'
        call    DWORD PTR __imp__printf
        add     esp, 20
        ret     0
_print_as_IP ENDP
```

38.4. form_netmask() и set_bit()

`form_netmask()` делает сетевую маску из CIDR-нотации. Конечно, было бы куда эффективнее использовать здесь какую-то уже готовую таблицу, но мы рассматриваем это именно так, сознательно, для демонстрации битовых сдвигов. Мы также сделаем отдельную функцию `set_bit()`. Не очень хорошая идея выделять отдельную функцию для такой примитивной операции, но так будет проще понять, как это всё работает.

Листинг 38.6: Оптимизирующий MSVC 2012 /Ob0

```
_input$ = 8             ; size = 4
_bit$ = 12              ; size = 4
_set_bit PROC
        mov     ecx, DWORD PTR _bit$[esp-4]
        mov     eax, 1
        shl     eax, cl
        or      eax, DWORD PTR _input$[esp-4]
        ret     0
_set_bit ENDP

_netmask_bits$ = 8      ; size = 1
_form_netmask PROC
        push    ebx
        push    esi
        movzx   esi, BYTE PTR _netmask_bits$[esp+4]
```

```
        xor     ecx, ecx
        xor     bl, bl
        test    esi, esi
        jle     SHORT $LN9@form_netma
        xor     edx, edx
$LL3@form_netma:
        mov     eax, 31
        sub     eax, edx
        push    eax
        push    ecx
        call    _set_bit
        inc     bl
        movzx   edx, bl
        add     esp, 8
        mov     ecx, eax
        cmp     edx, esi
        jl      SHORT $LL3@form_netma
$LN9@form_netma:
        pop     esi
        mov     eax, ecx
        pop     ebx
        ret     0
_form_netmask ENDP
```

`set_bit()` примитивна: просто сдвигает единицу на нужное количество бит, затем складывает (логически) с входным значением «input». `form_netmask()` имеет цикл: он выставит столько бит (начиная с MSB), сколько передано в аргументе `netmask_bits`.

38.5. Итог

Вот и всё! Мы запускаем и видим:

```
netmask=255.255.255.0
network address=10.1.2.0
netmask=255.0.0.0
network address=10.0.0.0
netmask=255.255.255.128
network address=10.1.2.0
netmask=255.255.255.192
network address=10.1.2.64
```

Глава 39

Циклы: несколько итераторов

Часто, у цикла только один итератор, но в итоговом коде их может быть несколько.

Вот очень простой пример:

```
#include <stdio.h>

void f(int *a1, int *a2, size_t cnt)
{
        size_t i;

        // копировать из одного массива в другой по какой-то странной схеме
        for (i=0; i<cnt; i++)
                a1[i*3]=a2[i*7];
};
```

Здесь два умножения на каждой итерации, а это дорогая операция. Сможем ли мы соптимизировать это как-то? Да, если мы заметим, что индексы обоих массивов перескакивают на места, рассчитать которые мы можем легко и без умножения.

39.1. Три итератора

Листинг 39.1: Оптимизирующий MSVC 2013 x64

```
f       PROC
; RDX=a1
; RCX=a2
; R8=cnt
        test    r8, r8        ; cnt==0? тогда выйти
        je      SHORT $LN1@f
        npad    11
$LL3@f:
        mov     eax, DWORD PTR [rdx]
        lea     rcx, QWORD PTR [rcx+12]
        lea     rdx, QWORD PTR [rdx+28]
        mov     DWORD PTR [rcx-12], eax
        dec     r8
        jne     SHORT $LL3@f
$LN1@f:
        ret     0
f       ENDP
```

Теперь здесь три итератора: переменная *cnt* и два индекса, они увеличиваются на 12 и 28 на каждой итерации, указывая на новые элементы массивов. Мы можем переписать этот код на Си/Си++:

```
#include <stdio.h>

void f(int *a1, int *a2, size_t cnt)
{
        size_t i;
        size_t idx1=0; idx2=0;
```

```
        // копировать из одного массива в другой по какой-то странной схеме
        for (i=0; i<cnt; i++)
        {
                a1[idx1]=a2[idx2];
                idx1+=3;
                idx2+=7;
        };
};
```

Так что, ценой модификации трех итераторов на каждой итерации вместо одного, мы избавлены от двух операций умножения.

39.2. Два итератора

GCC 4.9 сделал еще больше, оставив только 2 итератора:

Листинг 39.2: Оптимизирующий GCC 4.9 x64

```
; RDI=a1
; RSI=a2
; RDX=cnt
f:
        test    rdx, rdx  ; cnt==0? тогда выйти
        je      .L1
; вычислить адрес последнего элемента в "a2" и оставить его в RDX
        lea     rax, [0+rdx*4]
; RAX=RDX*4=cnt*4
        sal     rdx, 5
; RDX=RDX<<5=cnt*32
        sub     rdx, rax
; RDX=RDX-RAX=cnt*32-cnt*4=cnt*28
        add     rdx, rsi
; RDX=RDX+RSI=a2+cnt*28
.L3:
        mov     eax, DWORD PTR [rsi]
        add     rsi, 28
        add     rdi, 12
        mov     DWORD PTR [rdi-12], eax
        cmp     rsi, rdx
        jne     .L3
.L1:
        rep ret
```

Здесь больше нет переменной-*счетчика*: GCC рассудил, что она не нужна. Последний элемент массива *a2* вычисляется перед началом цикла (а это просто: $cnt * 7$), и при помощи этого цикл останавливается: просто исполняйте его пока второй индекс не сравняется с предвычисленным значением.

Об умножении используя сдвиги/сложения/вычитания, читайте здесь: 16.1.3 (стр. 211).

Этот код можно переписать на Си/Си++ вот так:

```
#include <stdio.h>

void f(int *a1, int *a2, size_t cnt)
{
        size_t i;
        size_t idx1=0; idx2=0;
        size_t last_idx2=cnt*7;

        // копировать из одного массива в другой по какой-то странной схеме
        for (;;)
        {
                a1[idx1]=a2[idx2];
                idx1+=3;
                idx2+=7;
                if (idx2==last_idx2)
                        break;
        };
};
```

GCC (Linaro) 4.9 для ARM64 делает тоже самое, только предвычисляет последний индекс массива *a1* вместо *a2*, а это, конечно, имеет тот же эффект:

Листинг 39.3: Оптимизирующий GCC (Linaro) 4.9 ARM64

```
; X0=a1
; X1=a2
; X2=cnt
f:
        cbz     x2, .L1            ; cnt==0? тогда выйти
; вычислить последний элемент массива "a1"
        add     x2, x2, x2, lsl 1
; X2=X2+X2<<1=X2+X2*2=X2*3
        mov     x3, 0
        lsl     x2, x2, 2
; X2=X2<<2=X2*4=X2*3*4=X2*12
.L3:
        ldr     w4, [x1],28        ; загружать по адресу в X1, прибавить 28 к X1 (пост-инкремент)
        str     w4, [x0,x3]        ; записать по адресу в X0+X3=a1+X3
        add     x3, x3, 12         ; сдвинуть X3
        cmp     x3, x2             ; конец?
        bne     .L3
.L1:
        ret
```

GCC 4.4.5 для MIPS делает то же самое:

Листинг 39.4: Оптимизирующий GCC 4.4.5 для MIPS (IDA)

```
; $a0=a1
; $a1=a2
; $a2=cnt
f:
; переход на код проверки в цикле:
                beqz    $a2, locret_24
; инициализировать счетчик (i) в 0:
                move    $v0, $zero ; branch delay slot, NOP

loc_8:
; загрузить 32-битное слово в $a1
                lw      $a3, 0($a1)
; инкремент счетчика (i):
                addiu   $v0, 1
; проверка на конец (сравнить "i" в $v0 и "cnt" в $a2):
                sltu    $v1, $v0, $a2
; сохранить 32-битное слово в $a0:
                sw      $a3, 0($a0)
; прибавить 0x1C (28) к \$a1 на каждой итерации:
                addiu   $a1, 0x1C
; перейти на тело цикла, если i<cnt:
                bnez    $v1, loc_8
; прибавить 0xC (12) к \$a0 на каждой итерации:
                addiu   $a0, 0xC ; branch delay slot

locret_24:
                jr      $ra
                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
```

39.3. Случай Intel C++ 2011

Оптимизации компилятора могут быть очень странными, но, тем не менее, корректными. Вот что делает Intel C++ 2011:

Листинг 39.5: Оптимизирующий Intel C++ 2011 x64

```
f       PROC
; parameter 1: rcx = a1
; parameter 2: rdx = a2
; parameter 3: r8  = cnt
.B1.1::                          ; Preds .B1.0
```

```
        test      r8, r8                                    ;8.14
        jbe       exit        ; Prob 50%                    ;8.14
                              ; LOE rdx rcx rbx rbp rsi rdi r8 r12 r13 r14 r15 xmm6 xmm7 xmm8 xmm9 ↙
    ↳ xmm10 xmm11 xmm12 xmm13 xmm14 xmm15
.B1.2::                       ; Preds .B1.1
        cmp       r8, 6                                     ;8.2
        jbe       just_copy        ; Prob 50%                  ;8.2
                              ; LOE rdx rcx rbx rbp rsi rdi r8 r12 r13 r14 r15 xmm6 xmm7 xmm8 xmm9 ↙
    ↳ xmm10 xmm11 xmm12 xmm13 xmm14 xmm15
.B1.3::                       ; Preds .B1.2
        cmp       rcx, rdx                                  ;9.11
        jbe       .B1.5         ; Prob 50%                  ;9.11
                              ; LOE rdx rcx rbx rbp rsi rdi r8 r12 r13 r14 r15 xmm6 xmm7 xmm8 xmm9 ↙
    ↳ xmm10 xmm11 xmm12 xmm13 xmm14 xmm15
.B1.4::                       ; Preds .B1.3
        mov       r10, r8                                   ;9.11
        mov       r9, rcx                                   ;9.11
        shl       r10, 5                                    ;9.11
        lea       rax, QWORD PTR [r8*4]                     ;9.11
        sub       r9, rdx                                   ;9.11
        sub       r10, rax                                  ;9.11
        cmp       r9, r10                                   ;9.11
        jge       just_copy2         ; Prob 50%                  ;9.11
                              ; LOE rdx rcx rbx rbp rsi rdi r8 r12 r13 r14 r15 xmm6 xmm7 xmm8 xmm9 ↙
    ↳ xmm10 xmm11 xmm12 xmm13 xmm14 xmm15
.B1.5::                       ; Preds .B1.3 .B1.4
        cmp       rdx, rcx                                  ;9.11
        jbe       just_copy        ; Prob 50%                  ;9.11
                              ; LOE rdx rcx rbx rbp rsi rdi r8 r12 r13 r14 r15 xmm6 xmm7 xmm8 xmm9 ↙
    ↳ xmm10 xmm11 xmm12 xmm13 xmm14 xmm15
.B1.6::                       ; Preds .B1.5
        mov       r9, rdx                                   ;9.11
        lea       rax, QWORD PTR [r8*8]                     ;9.11
        sub       r9, rcx                                   ;9.11
        lea       r10, QWORD PTR [rax+r8*4]                 ;9.11
        cmp       r9, r10                                   ;9.11
        jl        just_copy        ; Prob 50%                  ;9.11
                              ; LOE rdx rcx rbx rbp rsi rdi r8 r12 r13 r14 r15 xmm6 xmm7 xmm8 xmm9 ↙
    ↳ xmm10 xmm11 xmm12 xmm13 xmm14 xmm15
just_copy2::                       ; Preds .B1.4 .B1.6
; R8 = cnt
; RDX = a2
; RCX = a1
        xor       r10d, r10d                                ;8.2
        xor       r9d, r9d                                  ;
        xor       eax, eax                                  ;
                              ; LOE rax rdx rcx rbx rbp rsi rdi r8 r9 r10 r12 r13 r14 r15 xmm6 xmm7 ↙
    ↳ xmm8 xmm9 xmm10 xmm11 xmm12 xmm13 xmm14 xmm15
.B1.8::                       ; Preds .B1.8 just_copy2
        mov       r11d, DWORD PTR [rax+rdx]                 ;3.6
        inc       r10                                       ;8.2
        mov       DWORD PTR [r9+rcx], r11d                  ;3.6
        add       r9, 12                                    ;8.2
        add       rax, 28                                   ;8.2
        cmp       r10, r8                                   ;8.2
        jb        .B1.8         ; Prob 82%                  ;8.2
        jmp       exit        ; Prob 100%                   ;8.2
                              ; LOE rax rdx rcx rbx rbp rsi rdi r8 r9 r10 r12 r13 r14 r15 xmm6 xmm7 ↙
    ↳ xmm8 xmm9 xmm10 xmm11 xmm12 xmm13 xmm14 xmm15
just_copy::                       ; Preds .B1.2 .B1.5 .B1.6
; R8 = cnt
; RDX = a2
; RCX = a1
        xor       r10d, r10d                                ;8.2
        xor       r9d, r9d                                  ;
        xor       eax, eax                                  ;
                              ; LOE rax rdx rcx rbx rbp rsi rdi r8 r9 r10 r12 r13 r14 r15 xmm6 xmm7 ↙
    ↳ xmm8 xmm9 xmm10 xmm11 xmm12 xmm13 xmm14 xmm15
.B1.11::                      ; Preds .B1.11 just_copy
        mov       r11d, DWORD PTR [rax+rdx]                 ;3.6
```

```
        inc       r10                                          ;8.2
        mov       DWORD PTR [r9+rcx], r11d                     ;3.6
        add       r9, 12                                       ;8.2
        add       rax, 28                                      ;8.2
        cmp       r10, r8                                      ;8.2
        jb        .B1.11        ; Prob 82%                     ;8.2
                                ; LOE rax rdx rcx rbx rbp rsi rdi r8 r9 r10 r12 r13 r14 r15 xmm6 xmm7 ↙
    ↳ xmm8 xmm9 xmm10 xmm11 xmm12 xmm13 xmm14 xmm15
exit::                        ; Preds .B1.11 .B1.8 .B1.1
        ret                                                    ;10.1
```

В начале, принимаются какие-то решения, затем исполняется одна из процедур. Вероятно, это проверка, не пересекаются ли массивы. Это хорошо известный способ оптимизации процедур копирования блоков в памяти. Но копирующие процедуры одинаковые! Видимо, это ошибка оптимизатора Intel C++, который, тем не менее, генерирует работоспособный код.

Мы намеренно изучаем примеры такого кода в этой книге чтобы читатель мог понимать, что результаты работы компилятором иногда бывают крайне странными, но корректными, потому что когда компилятор тестировали, тесты прошли нормально.

Глава 40

Duff's device

Duff's device [1] это развернутый цикл с возможностью перехода внутри цикла. Развернутый цикл реализован используя fallthrough-выражение switch().

Мы будем использовать здесь упрощенную версию кода Тома Даффа.

Скажем, нам нужно написать функцию, очищающую регион в памяти. Кто-то может подумать о простом цикле, очищающем байт за байтом. Это, очевидно, медленно, так как все современные компьютеры имеют намного более широкую шину памяти. Так что более правильный способ — это очищать регион в памяти блоками по 4 или 8 байт. Так как мы будем работать с 64-битным примером, мы будем очищать память блоками по 8 байт. Пока всё хорошо. Но что насчет хвоста? Функция очистки памяти будет также вызываться и для блоков с длиной не кратной 8.

Вот алгоритм:

- вычислить количество 8-байтных блоков, очистить их используя 8-байтный (64-битный) доступ к памяти;
- вычислить размер хвоста, очистить его используя 1-байтный доступ к памяти.

Второй шаг можно реализовать, используя простой цикл. Но давайте реализуем его используя развернутый цикл:

```
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>

void bzero(uint8_t* dst, size_t count)
{
        int i;

        if (count&(~7))
                // обработать 8-байтные блоки
                for (i=0; i<count>>3; i++)
                {
                        *(uint64_t*)dst=0;
                        dst=dst+8;
                };

        // обработать хвост
        switch(count & 7)
        {
        case 7: *dst++ = 0;
        case 6: *dst++ = 0;
        case 5: *dst++ = 0;
        case 4: *dst++ = 0;
        case 3: *dst++ = 0;
        case 2: *dst++ = 0;
        case 1: *dst++ = 0;
        case 0: // ничего не делать
                break;
        }
}
```

В начале разберемся, как происходят вычисления. Размер региона в памяти приходит в 64-битном значении. И это значение можно разделить на две части:

[1] wikipedia

	7	6	5	4	3	2	1	0
...	B	B	B	B	B	S	S	S

(«B» это количество 8-байтных блоков и «S» это длина хвоста в байтах).

Если разделить размер входного блока в памяти на 8, то значение просто сдвигается на 3 бита вправо. Но для вычисления остатка, нам нужно просто изолировать младшие 3 бита! Так что количество 8-байтных блоков вычисляется как $count >> 3$, а остаток как $count \& 7$.

В начале, нужно определить, будем ли мы вообще исполнять 8-байтную процедуру, так что нам нужно узнать, не больше ли $count$ чем 7. Мы делаем это очищая младшие 3 бита и сравнивая результат с нулем, потому что, всё что нам нужно узнать, это ответ на вопрос, содержит ли старшая часть значения $count$ ненулевые биты.

Конечно, это работает потому что 8 это 2^3, так что деление на числа вида 2^n это легко. Это невозможно с другими числами.

А на самом деле, трудно сказать, стоит ли пользоваться такими хакерскими трюками, потому что они приводят к коду, который затем тяжело читать. С другой стороны, эти трюки очень популярны и практикующий программист, хотя может и не использовать их, всё же должен их понимать.

Так что первая часть простая: получить количество 8-байтных блоков и записать 64-битные нулевые значения в память.

Вторая часть — это развернутый цикл реализованный как fallthrough-выражение switch(). В начале, выразим на обычном русском языке, что мы хотим сделать. Мы должны «записать столько нулевых байт в память, сколько значение $count \& 7$ нам говорит». Если это 0, перейти на конец, больше ничего делать не нужно. Если это 1, перейти на место внутри выражения switch(), где произойдет только одна операция записи. Если это 2, перейти на другое место, где две операции записи будут исполнены, и т.д. 7 во входном значении приведет к тому что исполнятся все 7 операций. 8 здесь нет, потому что регион памяти размером в 8 байт будет обработан первой частью нашей функции.

Так что мы сделали развернутый цикл. Это однозначно работало быстрее обычных циклов на старых компьютерах (и наоборот, на современных процессорах короткие циклы работают быстрее развернутых). Может быть, это всё еще может иметь смысл на современных маломощных дешевых MCU[2].

Посмотрим, что сделает оптимизирующий MSVC 2012:

```
dst$ = 8
count$ = 16
bzero   PROC
        test    rdx, -8
        je      SHORT $LN11@bzero
; обработать 8-байтные блоки
        xor     r10d, r10d
        mov     r9, rdx
        shr     r9, 3
        mov     r8d, r10d
        test    r9, r9
        je      SHORT $LN11@bzero
        npad    5
$LL19@bzero:
        inc     r8d
        mov     QWORD PTR [rcx], r10
        add     rcx, 8
        movsxd  rax, r8d
        cmp     rax, r9
        jb      SHORT $LL19@bzero
$LN11@bzero:
; обработать хвост
        and     edx, 7
        dec     rdx
        cmp     rdx, 6
        ja      SHORT $LN9@bzero
        lea     r8, OFFSET FLAT:__ImageBase
        mov     eax, DWORD PTR $LN22@bzero[r8+rdx*4]
        add     rax, r8
        jmp     rax
$LN8@bzero:
        mov     BYTE PTR [rcx], 0
        inc     rcx
$LN7@bzero:
        mov     BYTE PTR [rcx], 0
        inc     rcx
```

[2] Microcontroller unit

```
$LN6@bzero:
        mov     BYTE PTR [rcx], 0
        inc     rcx
$LN5@bzero:
        mov     BYTE PTR [rcx], 0
        inc     rcx
$LN4@bzero:
        mov     BYTE PTR [rcx], 0
        inc     rcx
$LN3@bzero:
        mov     BYTE PTR [rcx], 0
        inc     rcx
$LN2@bzero:
        mov     BYTE PTR [rcx], 0
$LN9@bzero:
        fatret  0
        npad    1
$LN22@bzero:
        DD      $LN2@bzero
        DD      $LN3@bzero
        DD      $LN4@bzero
        DD      $LN5@bzero
        DD      $LN6@bzero
        DD      $LN7@bzero
        DD      $LN8@bzero
bzero   ENDP
```

Первая часть функции выглядит для нас предсказуемо. Вторая часть — это просто развернутый цикл и переход передает управление на нужную инструкцию внутри него. Между парами инструкций MOV/INC никакого другого кода нет, так что исполнение продолжается до самого конца, исполняются столько пар, сколько нужно.

Кстати, мы можем заметить, что пара MOV/INC занимает какое-то фиксированное количество байт (3+3). Так что пара занимает 6 байт. Зная это, мы можем избавиться от таблицы переходов в switch(), мы можем просто умножить входное значение на 6 и перейти на `текущий_RIP + входное_значение * 6`. Это будет также быстрее, потому что не нужно будет загружать элемент из таблицы переходов (*jumptable*). Может быть, 6 не самая подходящая константа для быстрого умножения, и может быть оно того и не стоит, но вы поняли идею[3]. Так в прошлом делали с развернутыми циклами олдскульные демомейкеры.

[3] В качестве упражнения, вы можете попробовать переработать этот код и избавиться от таблицы переходов. Пару инструкций тоже можно переписать так что они будут занимать 4 байта или 8. 1 байт тоже возможен (используя инструкцию STOSB).

Глава 41

Деление на 9

Простая функция:

```
int f(int a)
{
        return a/9;
};
```

41.1. x86

...компилируется вполне предсказуемо:

Листинг 41.1: MSVC

```
_a$ = 8             ; size = 4
_f    PROC
    push   ebp
    mov    ebp, esp
    mov    eax, DWORD PTR _a$[ebp]
    cdq            ; знаковое расширение EAX до EDX:EAX
    mov    ecx, 9
    idiv   ecx
    pop    ebp
    ret    0
_f  ENDP
```

IDIV делит 64-битное число хранящееся в паре регистров EDX : EAX на значение в ECX. В результате, EAX будет содержать частное, а EDX — остаток от деления. Результат возвращается из функции через EAX, так что после операции деления, это значение не перекладывается больше никуда, оно уже там, где надо. Из-за того, что IDIV требует пару регистров EDX : EAX, то перед этим инструкция CDQ расширяет EAX до 64-битного значения учитывая знак, так же, как это делает MOVSX. Со включенной оптимизацией (/Ox) получается:

Листинг 41.2: Оптимизирующий MSVC

```
_a$ = 8                     ; size = 4
_f    PROC

    mov    ecx, DWORD PTR _a$[esp-4]
    mov    eax, 954437177   ; 38e38e39H
    imul   ecx
    sar    edx, 1
    mov    eax, edx
    shr    eax, 31          ; 0000001fH
    add    eax, edx
    ret    0
_f    ENDP
```

Это — деление через умножение. Умножение конечно быстрее работает. Поэтому можно используя этот трюк [1] создать код эквивалентный тому что мы хотим и работающий быстрее.

[1] Читайте подробнее о делении через умножение в [War02, с. 10-3]

В оптимизации компиляторов, это также называется «strength reduction».

GCC 4.4.1 даже без включенной оптимизации генерирует примерно такой же код, как и MSVC с оптимизацией:

Листинг 41.3: Неоптимизирующий GCC 4.4.1

```
        public f
f       proc near

arg_0   = dword ptr  8

        push    ebp
        mov     ebp, esp
        mov     ecx, [ebp+arg_0]
        mov     edx, 954437177 ; 38E38E39h
        mov     eax, ecx
        imul    edx
        sar     edx, 1
        mov     eax, ecx
        sar     eax, 1Fh
        mov     ecx, edx
        sub     ecx, eax
        mov     eax, ecx
        pop     ebp
        retn
f       endp
```

41.2. ARM

В процессоре ARM, как и во многих других «чистых» (pure) RISC-процессорах нет инструкции деления. Нет также возможности умножения на 32-битную константу одной инструкцией (вспомните что 32-битная константа просто не поместится в 32-битных опкод). При помощи этого любопытного трюка (или *хака*)[2], можно обойтись только тремя действиями: сложением, вычитанием и битовыми сдвигами (19 (стр. 316)).

Пример деления 32-битного числа на 10 из [Ltd94, 3.3 Division by a Constant]. На выходе и частное и остаток.

```
; takes argument in a1
; returns quotient in a1, remainder in a2
; cycles could be saved if only divide or remainder is required
    SUB    a2, a1, #10             ; keep (x-10) for later
    SUB    a1, a1, a1, lsr #2
    ADD    a1, a1, a1, lsr #4
    ADD    a1, a1, a1, lsr #8
    ADD    a1, a1, a1, lsr #16
    MOV    a1, a1, lsr #3
    ADD    a3, a1, a1, asl #2
    SUBS   a2, a2, a3, asl #1      ; calc (x-10) - (x/10)*10
    ADDPL  a1, a1, #1              ; fix-up quotient
    ADDMI  a2, a2, #10             ; fix-up remainder
    MOV    pc, lr
```

41.2.1. Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим ARM)

```
__text:00002C58 39 1E 08 E3 E3 18 43 E3  MOV    R1, 0x38E38E39
__text:00002C60 10 F1 50 E7              SMMUL  R0, R0, R1
__text:00002C64 C0 10 A0 E1              MOV    R1, R0,ASR#1
__text:00002C68 A0 0F 81 E0              ADD    R0, R1, R0,LSR#31
__text:00002C6C 1E FF 2F E1              BX     LR
```

Этот код почти тот же, что сгенерирован MSVC и GCC в режиме оптимизации. Должно быть, LLVM использует тот же алгоритм для поиска констант.

Наблюдательный читатель может спросить, как MOV записала в регистр сразу 32-битное число, ведь это невозможно в режиме ARM. Действительно невозможно, но как мы видим, здесь на инструкцию 8 байт вместо стандартных 4-х, на самом деле, здесь 2 инструкции. Первая инструкция загружает в младшие 16 бит регистра значение 0x8E39, а вторая

[2] hack

инструкция, на самом деле MOVT, загружающая в старшие 16 бит регистра значение 0x383E. IDA легко распознала эту последовательность и для краткости, сократила всё это до одной «псевдо-инструкции».

Инструкция SMMUL (*Signed Most Significant Word Multiply*) умножает числа считая их знаковыми (signed) и оставляет в R0 старшие 32 бита результата, не сохраняя младшие 32 бита.

Инструкция«MOV R1, R0,ASR#1» это арифметический сдвиг право на один бит.

«ADD R0, R1, R0,LSR#31» это $R0 = R1 + R0 >> 31$

Дело в том, что в режиме ARM нет отдельных инструкций для битовых сдвигов. Вместо этого, некоторые инструкции (MOV, ADD, SUB, RSB)[3] могут быть дополнены суффиксом, сдвигать ли второй операнд и если да, то на сколько и как. ASR означает *Arithmetic Shift Right*, LSR — *Logical Shift Right*.

41.2.2. Оптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) (Режим Thumb-2)

```
MOV             R1, 0x38E38E39
SMMUL.W         R0, R0, R1
ASRS            R1, R0, #1
ADD.W           R0, R1, R0,LSR#31
BX              LR
```

В режиме Thumb отдельные инструкции для битовых сдвигов есть , и здесь применяется одна из них — ASRS (арифметический сдвиг вправо).

41.2.3. Неоптимизирующий Xcode 4.6.3 (LLVM) и Keil 6/2013

Неоптимизирующий LLVM не занимается генерацией подобного кода, а вместо этого просто вставляет вызов библиотечной функции *__divsi3* .

А Keil во всех случаях вставляет вызов функции *__aeabi_idivmod*.

41.3. MIPS

По какой-то причине, оптимизирующий GCC 4.4.5 сгенерировал просто инструкцию деления:

Листинг 41.4: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
f:
                li      $v0, 9
                bnez    $v0, loc_10
                div     $a0, $v0 ; branch delay slot
                break   0x1C00   ; "break 7" в ассемблерном выводе и в objdump

loc_10:
                mflo    $v0
                jr      $ra
                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
```

И кстати, мы видим новую инструкцию: BREAK. Она просто генерирует исключение. В этом случае, исключение генерируется если делитель 0 (потому что в обычной математике нельзя делить на ноль). Но компилятор GCC наверное не очень хорошо оптимизировал код, и не заметил, что $V0 не бывает нулем. Так что проверка осталась здесь. Так что если $V0 будет каким-то образом 0, будет исполнена BREAK, сигнализирующая в ОС об исключении. В противном случае, исполняется MFLO, берущая результат деления из регистра LO и копирующая его в $V0.

Кстати, как мы уже можем знать, инструкция MUL оставляет старшую 32-битную часть результата в регистре HI и младшую 32-битную часть в LO. DIV оставляет результат в регистре LO и остаток в HI.

Если изменить выражение на «a % 9», вместо инструкции MFLO будет использована MFHI.

[3] Эти инструкции также называются «data processing instructions»

41.4. Как это работает

Вот как деление может быть заменено на умножение и деление на числа 2^n :

$$result = \frac{input}{divisor} = \frac{input \cdot \frac{2^n}{divisor}}{2^n} = \frac{input \cdot M}{2^n}$$

Где M это *magic*-коэффициент.

Как вычислить M:

$$M = \frac{2^n}{divisor}$$

Так что эти фрагменты кода обычно имеют форму :

$$result = \frac{input \cdot M}{2^n}$$

Деление на 2^n производится обычным битовым сдвигом вправо. Если $n < 32$, то тогда сдвигается младшая часть произведения (в EAX или RAX). Если $n \geq 32$, то тогда сдвигается старшая часть произведения (в EDX или RDX).

n выбирается так, чтобы улучшить точность результата.

Если делать знаковое деление, знак результата умножения также добавляется к результату .

Посмотрите на разницу:

```
int f3_32_signed(int a)
{
        return a/3;
};

unsigned int f3_32_unsigned(unsigned int a)
{
        return a/3;
};
```

В беззнаковой версии функции, *magic*-коэффициент это 0xAAAAAAAB и результат умножения делится на 2^{33}.

В знаковой версии функции, *magic*-коэффициент это 0x55555556 и результат умножения делится на 2^{32}. Впрочем здесь нет инструкции деления: результат просто берется из EDX.

Знак результата умножения также учитывается: старшие 32 бита результата сдвигаются на 31 (таким образом, оставляя знак в самом младшем бите EAX). 1 прибавляется к конечному результату, если знак отрицательный, для коррекции результата .

Листинг 41.5: Оптимизирующий MSVC 2012

```
_f3_32_unsigned PROC
        mov     eax, -1431655765        ; aaaaaaabH
        mul     DWORD PTR _a$[esp-4] ; беззнаковое умножение
; EDX=(input*0xaaaaaaab)/2^32
        shr     edx, 1
; EDX=(input*0xaaaaaaab)/2^33
        mov     eax, edx
        ret     0
_f3_32_unsigned ENDP

_f3_32_signed PROC
        mov     eax, 1431655766         ; 55555556H
        imul    DWORD PTR _a$[esp-4] ; знаковое умножение
; берем старшую часть произведения
; это всё равно что сдвинуть произведение на 32 бита вправо, либо разделить его на 2^32
        mov     eax, edx        ; EAX=EDX=(input*0x55555556)/2^32
        shr     eax, 31         ; 0000001fH
        add     eax, edx        ; прибавить 1 если знак отрицательный
        ret     0
_f3_32_signed ENDP
```

41.4.1. Больше теории

Это работает, потому что можно заменить деление на умножение вот так:

$$\frac{x}{c} = x\frac{1}{c}$$

$\frac{1}{c}$ называется *обратное число* и может быть предвычислено компилятором.

Но это для вещественных чисел. Что насчет целых чисел? Можно найти *обратное число по модулю* для целого числа в среде модульной арифметики [4]. Регистры CPU подходят идеально: каждый ограничен 32 или 64-ю битами, так что практически любая арифметическая операция над регистрами это на самом деле операции по модулю 2^{32} или 2^{64}.

Читайте больше об этом в [War02, с. 10-3].

41.5. Определение делителя

41.5.1. Вариант #1

Часто, код имеет вид:

```
        mov     eax, MAGICAL CONSTANT
        imul    входное значение
        sar     edx, SHIFTING COEFFICIENT ; знаковое деление на 2^x при помощи арифметического сдвига
    вправо
        mov     eax, edx
        shr     eax, 31
        add     eax, edx
```

Определим 32-битную *magic*-коэффициент через M, коэффициент сдвига через C и делитель через D.

Делитель, который нам нужен это:

$$D = \frac{2^{32+C}}{M}$$

Например:

Листинг 41.6: Оптимизирующий MSVC 2012

```
        mov     eax, 2021161081                         ; 78787879H
        imul    DWORD PTR _a$[esp-4]
        sar     edx, 3
        mov     eax, edx
        shr     eax, 31                                 ; 0000001fH
        add     eax, edx
```

Это:

$$D = \frac{2^{32+3}}{2021161081}$$

Числа больше чем 32-битные, так что мы можем использовать Wolfram Mathematica для удобства:

Листинг 41.7: Wolfram Mathematica

```
In[1]:=N[2^(32+3)/2021161081]
Out[1]:=17.
```

Так что искомый делитель это 17.

При делении в x64, всё то же самое, только нужно использовать 2^{64} вместо 2^{32}:

```
uint64_t f1234(uint64_t a)
{
        return a/1234;
};
```

[4] Wikipedia

Листинг 41.8: Оптимизирующий MSVC 2012 x64

```
f1234   PROC
        mov     rax, 7653754429286296943                ; 6a37991a23aead6fH
        mul     rcx
        shr     rdx, 9
        mov     rax, rdx
        ret     0
f1234   ENDP
```

Листинг 41.9: Wolfram Mathematica

```
In[1]:=N[2^(64+9)/16^^6a37991a23aead6f]
Out[1]:=1234.
```

41.5.2. Вариант #2

Бывает также вариант с пропущенным арифметическим сдвигом, например:

```
                mov     eax, 55555556h ; 1431655766
                imul    ecx
                mov     eax, edx
                shr     eax, 1Fh
```

Метод определения делителя упрощается:

$$D = \frac{2^{32}}{M}$$

Для моего примера, это:

$$D = \frac{2^{32}}{1431655766}$$

Снова используем Wolfram Mathematica:

Листинг 41.10: Wolfram Mathematica

```
In[1]:=N[2^32/16^^55555556]
Out[1]:=3.
```

Искомый делитель это 3.

41.6. Упражнение #1

Что делает этот код?

Листинг 41.11: Оптимизирующий MSVC 2010

```
_a$ = 8
_f      PROC
        mov     ecx, DWORD PTR _a$[esp-4]
        mov     eax, -968154503 ; c64b2279H
        imul    ecx
        add     edx, ecx
        sar     edx, 9
        mov     eax, edx
        shr     eax, 31         ; 0000001fH
        add     eax, edx
        ret     0
_f      ENDP
```

Листинг 41.12: Оптимизирующий GCC 4.9 (ARM64)

```
f:
        mov     w1, 8825
        movk    w1, 0xc64b, lsl 16
        smull   x1, w0, w1
        lsr     x1, x1, 32
        add     w1, w0, w1
        asr     w1, w1, 9
        sub     w0, w1, w0, asr 31
        ret
```

Ответ G.1.16 (стр. 991).

Глава 42

Конверсия строки в число (atoi())

Попробуем реализовать стандарту функцию Си atoi().

42.1. Простой пример

Это самый простой способ прочитать число, представленное в кодировке ASCII[1]. Он не защищен от ошибок: символ отличный от цифры приведет к неверному результату.

```
#include <stdio.h>

int my_atoi (char *s)
{
        int rt=0;

        while (*s)
        {
                rt=rt*10 + (*s-'0');
                s++;
        };

        return rt;
};

int main()
{
        printf ("%d\n", my_atoi ("1234"));
        printf ("%d\n", my_atoi ("1234567890"));
};
```

То, что делает алгоритм это просто считывает цифры слева направо. Символ нуля в ASCII вычитается из каждой цифры. Цифры от «0» до «9» расположены по порядку в таблице ASCII, так что мы даже можем и не знать точного значения символа «0». Всё что нам нужно знать это то что «0» минус «0» — это 0, а «9» минус «0» это 9, и т.д. Вычитание «0» от каждого символа в итоге дает число от 0 до 9 включительно. Любой другой символ, конечно, приведет к неверному результату! Каждая цифра добавляется к итоговому результату (в переменной «rt»), но итоговый результат также умножается на 10 на каждой цифре. Другими словами, на каждой итерации, результат сдвигается влево на одну позицию в десятичном виде. Самая последняя цифра прибавляется, но не сдвигается.

42.1.1. Оптимизирующий MSVC 2013 x64

Листинг 42.1: Оптимизирующий MSVC 2013 x64

```
s$ = 8
my_atoi PROC
; загрузить первый символ
        movzx   r8d, BYTE PTR [rcx]
; EAX выделен для переменной "rt"
; в начале там 0
        xor     eax, eax
```

[1] American Standard Code for Information Interchange

```
; первый символ - это нулевой байт, т.е. конец строки?
; тогда выходим.
        test    r8b, r8b
        je      SHORT $LN9@my_atoi
$LL2@my_atoi:
        lea     edx, DWORD PTR [rax+rax*4]
; EDX=RAX+RAX*4=rt+rt*4=rt*5
        movsx   eax, r8b
; EAX=входной символ
; загрузить следующий символ в R8D
        movzx   r8d, BYTE PTR [rcx+1]
; передвинуть указатель в RCX на следующий символ:
        lea     rcx, QWORD PTR [rcx+1]
        lea     eax, DWORD PTR [rax+rdx*2]
; EAX=RAX+RDX*2=входной символ + rt*5*2=входной символ + rt*10
; скорректировать цифру вычитая 48 (0x30 или '0')
        add     eax, -48                                ; ffffffffffffffd0H
; последний символ был нулем?
        test    r8b, r8b
; перейти на начало цикла, если нет
        jne     SHORT $LL2@my_atoi
$LN9@my_atoi:
        ret     0
my_atoi ENDP
```

Символы загружаются в двух местах: первый символ и все последующие символы. Это сделано для перегруппировки цикла. Здесь нет инструкции для умножения на 10, вместо этого две LEA делают это же. MSVC иногда использует инструкцию ADD с отрицательной константой вместо SUB. Это тот случай. Честно говоря, трудно сказать, чем это лучше, чем SUB. Но MSVC делает так часто.

42.1.2. Оптимизирующий GCC 4.9.1 x64

Оптимизирующий GCC 4.9.1 более краток, но здесь есть одна лишняя инструкция RET в конце. Одной было бы достаточно.

Листинг 42.2: Оптимизирующий GCC 4.9.1 x64

```
my_atoi:
; загрузить входной символ в EDX
        movsx   edx, BYTE PTR [rdi]
; EAX выделен для переменной "rt"
        xor     eax, eax
; выйти, если загруженный символ - это нулевой байт
        test    dl, dl
        je      .L4
.L3:
        lea     eax, [rax+rax*4]
; EAX=RAX*5=rt*5
; передвинуть указатель на следующий символ:
        add     rdi, 1
        lea     eax, [rdx-48+rax*2]
; EAX=входной символ - 48 + RAX*2 = входной символ - '0' + rt*10
; загрузить следующий символ:
        movsx   edx, BYTE PTR [rdi]
; перейти на начало цикла, если загруженный символ - это не нулевой байт
        test    dl, dl
        jne     .L3
        rep ret
.L4:
        rep ret
```

42.1.3. Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

Листинг 42.3: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
my_atoi PROC
; R1 будет содержать указатель на символ
        MOV      r1,r0
```

```
; R0 будет содержать переменную "rt"
        MOV      r0,#0
        B        |L0.28|
|L0.12|
        ADD      r0,r0,r0,LSL #2
; R0=R0+R0<<2=rt*5
        ADD      r0,r2,r0,LSL #1
; R0=входной символ + rt*5<<1 = входной символ + rt*10
; скорректировать, вычитая '0' из rt:
        SUB      r0,r0,#0x30
; сдвинуть указатель на следующий символ:
        ADD      r1,r1,#1
|L0.28|
; загрузить входной символ в R2
        LDRB     r2,[r1,#0]
; это нулевой байт? если нет, перейти на начало цикла.
        CMP      r2,#0
        BNE      |L0.12|
; выйти, если это нулевой байт.
; переменная "rt" всё еще в регистре R0, готовая для использования в вызывающей ф-ции
        BX       lr
        ENDP
```

42.1.4. Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

Листинг 42.4: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
my_atoi PROC
; R1 будет указателем на входной символ
        MOVS     r1,r0
; R0 выделен для переменной "rt"
        MOVS     r0,#0
        B        |L0.16|
|L0.6|
        MOVS     r3,#0xa
; R3=10
        MULS     r0,r3,r0
; R0=R3*R0=rt*10
; передвинуть указатель на следующий символ:
        ADDS     r1,r1,#1
; скорректировать, вычитая символ нуля:
        SUBS     r0,r0,#0x30
        ADDS     r0,r2,r0
; rt=R2+R0=входной символ + (rt*10 - '0')
|L0.16|
; загрузить входной символ в R2
        LDRB     r2,[r1,#0]
; это ноль?
        CMP      r2,#0
; перейти на тело цикла, если нет
        BNE      |L0.6|
; переменная rt сейчас в R0, готовая для использования в вызывающей ф-ции
        BX       lr
        ENDP
```

Интересно, из школьного курса математики мы можем помнить что порядок операций сложения и вычитания не играет роли. Это наш случай: в начале вычисляется выражение $rt * 10 -' 0'$, затем к нему прибавляется значение входного символа. Действительно, результат тот же, но компилятор немного всё перегруппировал.

42.1.5. Оптимизирующий GCC 4.9.1 ARM64

Компилятор для ARM64 может использовать суффикс инструкции, задающий пре-инкремент:

Листинг 42.5: Оптимизирующий GCC 4.9.1 ARM64

```
my_atoi:
; загрузить входной символ в W1
```

```
        ldrb    w1, [x0]
        mov     x2, x0
; X2=адрес входной строки
; загруженный символ - 0?
; перейти на выход, если это так
; W1 будет содержать 0 в этом случае.
; он будет перезагружен в W0 на L4.
        cbz     w1, .L4
; W0 будет содержать переменную "rt"
; инициализировать её нулем:
        mov     w0, 0
.L3:
; вычесть 48 или '0' из входной переменной и оставить результат в W3:
        sub     w3, w1, #48
; загрузить следующий символ по адресу X2+1 в W1 с пре-инкрементом:
        ldrb    w1, [x2,1]!
        add     w0, w0, w0, lsl 2
; W0=W0+W0<<2=W0+W0*4=rt*5
        add     w0, w3, w0, lsl 1
; W0=входная цифра + W0<<1 = входная цифра + rt*5*2 = входная цифра + rt*10
; если только что загруженный символ - это нулевой байт, перейти на начало цикла
        cbnz    w1, .L3
; значение для возврата (rt) в W0, готовое для использования в вызывающей ф-ции
        ret
.L4:
        mov     w0, w1
        ret
```

42.2. Немного расширенный пример

Новый пример более расширенный, теперь здесь есть проверка знака «минус» в самом начале, и еще он может сообщать об ошибке если не-цифра была найдена во входной строке:

```
#include <stdio.h>

int my_atoi (char *s)
{
        int negative=0;
        int rt=0;

        if (*s=='-')
        {
                negative=1;
                s++;
        };

        while (*s)
        {
                if (*s<'0' || *s>'9')
                {
                        printf ("Error! Unexpected char: '%c'\n", *s);
                        exit(0);
                };
                rt=rt*10 + (*s-'0');
                s++;
        };

        if (negative)
                return -rt;
        return rt;
};

int main()
{
        printf ("%d\n", my_atoi ("1234"));
        printf ("%d\n", my_atoi ("1234567890"));
        printf ("%d\n", my_atoi ("-1234"));
```

```
        printf ("%d\n", my_atoi ("-1234567890"));
        printf ("%d\n", my_atoi ("-a1234567890")); // error
};
```

42.2.1. Оптимизирующий GCC 4.9.1 x64

Листинг 42.6: Оптимизирующий GCC 4.9.1 x64

```
.LC0:
        .string "Error! Unexpected char: '%c'\n"

my_atoi:
        sub     rsp, 8
        movsx   edx, BYTE PTR [rdi]
; проверка на знак минуса
        cmp     dl, 45 ; '-'
        je      .L22
        xor     esi, esi
        test    dl, dl
        je      .L20
.L10:
; ESI=0 здесь, если знака минуса не было, или 1 в противном случае
        lea     eax, [rdx-48]
; любой символ, отличающийся от цифры в результате даст беззнаковое число больше 9 после вычитания
; так что если это не число, перейти на L4, где будет просигнализировано об ошибке:
        cmp     al, 9
        ja      .L4
        xor     eax, eax
        jmp     .L6
.L7:
        lea     ecx, [rdx-48]
        cmp     cl, 9
        ja      .L4
.L6:
        lea     eax, [rax+rax*4]
        add     rdi, 1
        lea     eax, [rdx-48+rax*2]
        movsx   edx, BYTE PTR [rdi]
        test    dl, dl
        jne     .L7
; если знака минуса не было, пропустить инструкцию NEG
; а если был, то исполнить её.
        test    esi, esi
        je      .L18
        neg     eax
.L18:
        add     rsp, 8
        ret
.L22:
        movsx   edx, BYTE PTR [rdi+1]
        lea     rax, [rdi+1]
        test    dl, dl
        je      .L20
        mov     rdi, rax
        mov     esi, 1
        jmp     .L10
.L20:
        xor     eax, eax
        jmp     .L18
.L4:
; сообщить об ошибке. символ в EDX
        mov     edi, 1
        mov     esi, OFFSET FLAT:.LC0 ; "Error! Unexpected char: '%c'\n"
        xor     eax, eax
        call    __printf_chk
        xor     edi, edi
        call    exit
```

Если знак «минус» был найден в начале строки, инструкция NEG будет исполнена в конце. Она просто меняет знак числа.

Еще кое-что надо отметить. Как среднестатистический программист будет проверять, является ли символ цифрой? Так же, как и у нас в исходном коде:

```
if (*s<'0' || *s>'9')
    ...
```

Здесь две операции сравнения. Но что интересно, так это то что мы можем заменить обе операции на одну: просто вычитайте «0» из значения символа, считается результат за беззнаковое значение (это важно) и проверьте, не больше ли он чем 9.

Например, скажем, строка на входе имеет символ точки («.»), которая имеет код 46 в таблице ASCII. $46 - 48 = -2$ если считать результат за знаковое число. Действительно, символ точки расположен на два места раньше, чем символ «0» в таблице ASCII. Но это 0xFFFFFFFE (4294967294) если считать результат за беззнаковое значение, и это точно больше чем 9!

Компиляторы часто так делают, важно распознавать эти трюки.

Еще один пример подобного в этой книге: 48.1.2 (стр. 551).

Оптимизирующий MSVC 2013 x64 применяет те же трюки.

42.2.2. Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

Листинг 42.7: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
1  my_atoi PROC
2          PUSH     {r4-r6,lr}
3          MOV      r4,r0
4          LDRB     r0,[r0,#0]
5          MOV      r6,#0
6          MOV      r5,r6
7          CMP      r0,#0x2d '-'
8  ; R6 будет содержать 1 если минус был встречен, или 0 в противном случае
9          MOVEQ    r6,#1
10         ADDEQ    r4,r4,#1
11         B        |L0.80|
12 |L0.36|
13         SUB      r0,r1,#0x30
14         CMP      r0,#0xa
15         BCC      |L0.64|
16         ADR      r0,|L0.220|
17         BL       __2printf
18         MOV      r0,#0
19         BL       exit
20 |L0.64|
21         LDRB     r0,[r4],#1
22         ADD      r1,r5,r5,LSL #2
23         ADD      r0,r0,r1,LSL #1
24         SUB      r5,r0,#0x30
25 |L0.80|
26         LDRB     r1,[r4,#0]
27         CMP      r1,#0
28         BNE      |L0.36|
29         CMP      r6,#0
30 ; поменять знак в переменной результата
31         RSBNE    r0,r5,#0
32         MOVEQ    r0,r5
33         POP      {r4-r6,pc}
34         ENDP
35
36 |L0.220|
37         DCB      "Error! Unexpected char: '%c'\n",0
```

В 32-битном ARM нет инструкции NEG, так что вместо этого используется операция «Reverse Subtraction» (строка 31). Она сработает если результат инструкции CMP (на строке 29) был «Not Equal» (не равно, отсюда суффикс -NE suffix). Что делает RSBNE это просто вычитает результирующее значение из нуля. Она работает, как и обычное вычитание, но меняет местами операнды. Вычитание любого числа из нуля это смена знака : $0 - x = -x$.

Код для режима Thumb почти такой же.

GCC 4.9 для ARM64 может использовать инструкцию NEG, доступную в ARM64.

42.3. Упражнение

Кстати, security research-еры часто имеют дело с непредсказуемым поведением программ во время обработки некорректных данных. Например, во время fuzzing-а. В качестве упражнения, вы можете попробовать ввести символы не относящиеся к числам и посмотреть, что случится. Попробуйте объяснить, что произошло, и почему.

Глава 43

Inline-функции

Inline-код это когда компилятор, вместо того чтобы генерировать инструкцию вызова небольшой функции, просто вставляет её тело прямо в это место.

Листинг 43.1: Простой пример

```
#include <stdio.h>

int celsius_to_fahrenheit (int celsius)
{
        return celsius * 9 / 5 + 32;
};

int main(int argc, char *argv[])
{
        int celsius=atol(argv[1]);
        printf ("%d\n", celsius_to_fahrenheit (celsius));
};
```

...это компилируется вполне предсказуемо, хотя, если включить оптимизации GCC (-O3), мы увидим:

Листинг 43.2: Оптимизирующий GCC 4.8.1

```
_main:
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        and     esp, -16
        sub     esp, 16
        call    ___main
        mov     eax, DWORD PTR [ebp+12]
        mov     eax, DWORD PTR [eax+4]
        mov     DWORD PTR [esp], eax
        call    _atol
        mov     edx, 1717986919
        mov     DWORD PTR [esp], OFFSET FLAT:LC2 ; "%d\12\0"
        lea     ecx, [eax+eax*8]
        mov     eax, ecx
        imul    edx
        sar     ecx, 31
        sar     edx
        sub     edx, ecx
        add     edx, 32
        mov     DWORD PTR [esp+4], edx
        call    _printf
        leave
        ret
```

(Здесь деление заменено умножением(41 (стр. 508)).)

Да, наша маленькая функция `celsius_to_fahrenheit()` была помещена прямо перед вызовом `printf()`. Почему? Это может быть быстрее чем исполнять код самой функции плюс затраты на вызов и возврат.

Современные оптимизирующие компиляторы самостоятельно выбирают функции для вставки. Но компилятор можно дополнительно принудить развернуть некоторую функцию, если маркировать её ключевым словом «inline» в её определении.

43.1. Функции работы со строками и памятью

Другая очень частая оптимизация это вставка кода строковых функций таких как *strcpy()*, *strcmp()*, *strlen()*, *memset()*, *memcmp()*, *memcpy()*, и т.д.

Иногда это быстрее, чем вызывать отдельную функцию.

Это очень часто встречающиеся шаблонные вставки, которые желательно распознавать reverse engineer-ам «на глаз».

43.1.1. strcmp()

Листинг 43.3: пример с strcmp()

```
bool is_bool (char *s)
{
        if (strcmp (s, "true")==0)
                return true;
        if (strcmp (s, "false")==0)
                return false;

        assert(0);
};
```

Листинг 43.4: Оптимизирующий GCC 4.8.1

```
.LC0:
        .string "true"
.LC1:
        .string "false"
is_bool:
.LFB0:
        push    edi
        mov     ecx, 5
        push    esi
        mov     edi, OFFSET FLAT:.LC0
        sub     esp, 20
        mov     esi, DWORD PTR [esp+32]
        repz cmpsb
        je      .L3
        mov     esi, DWORD PTR [esp+32]
        mov     ecx, 6
        mov     edi, OFFSET FLAT:.LC1
        repz cmpsb
        seta    cl
        setb    dl
        xor     eax, eax
        cmp     cl, dl
        jne     .L8
        add     esp, 20
        pop     esi
        pop     edi
        ret
.L8:
        mov     DWORD PTR [esp], 0
        call    assert
        add     esp, 20
        pop     esi
        pop     edi
        ret
.L3:
        add     esp, 20
        mov     eax, 1
        pop     esi
        pop     edi
        ret
```

Листинг 43.5: Оптимизирующий MSVC 2010

```
$SG3454 DB      'true', 00H
```

```
$SG3456 DB      'false', 00H

_s$ = 8         ; size = 4
?is_bool@@YA_NPAD@Z PROC ; is_bool
        push    esi
        mov     esi, DWORD PTR _s$[esp]
        mov     ecx, OFFSET $SG3454 ; 'true'
        mov     eax, esi
        npad    4 ; выровнять следующую метку
$LL6@is_bool:
        mov     dl, BYTE PTR [eax]
        cmp     dl, BYTE PTR [ecx]
        jne     SHORT $LN7@is_bool
        test    dl, dl
        je      SHORT $LN8@is_bool
        mov     dl, BYTE PTR [eax+1]
        cmp     dl, BYTE PTR [ecx+1]
        jne     SHORT $LN7@is_bool
        add     eax, 2
        add     ecx, 2
        test    dl, dl
        jne     SHORT $LL6@is_bool
$LN8@is_bool:
        xor     eax, eax
        jmp     SHORT $LN9@is_bool
$LN7@is_bool:
        sbb     eax, eax
        sbb     eax, -1
$LN9@is_bool:
        test    eax, eax
        jne     SHORT $LN2@is_bool

        mov     al, 1
        pop     esi

        ret     0
$LN2@is_bool:

        mov     ecx, OFFSET $SG3456 ; 'false'
        mov     eax, esi
$LL10@is_bool:
        mov     dl, BYTE PTR [eax]
        cmp     dl, BYTE PTR [ecx]
        jne     SHORT $LN11@is_bool
        test    dl, dl
        je      SHORT $LN12@is_bool
        mov     dl, BYTE PTR [eax+1]
        cmp     dl, BYTE PTR [ecx+1]
        jne     SHORT $LN11@is_bool
        add     eax, 2
        add     ecx, 2
        test    dl, dl
        jne     SHORT $LL10@is_bool
$LN12@is_bool:
        xor     eax, eax
        jmp     SHORT $LN13@is_bool
$LN11@is_bool:
        sbb     eax, eax
        sbb     eax, -1
$LN13@is_bool:
        test    eax, eax
        jne     SHORT $LN1@is_bool

        xor     al, al
        pop     esi

        ret     0
$LN1@is_bool:

        push    11
```

```
        push    OFFSET $SG3458
        push    OFFSET $SG3459
        call    DWORD PTR __imp___wassert
        add     esp, 12
        pop     esi

        ret     0
?is_bool@@YA_NPAD@Z ENDP ; is_bool
```

43.1.2. strlen()

Листинг 43.6: пример с strlen()

```
int strlen_test(char *s1)
{
        return strlen(s1);
};
```

Листинг 43.7: Оптимизирующий MSVC 2010

```
_s1$ = 8 ; size = 4
_strlen_test PROC
        mov     eax, DWORD PTR _s1$[esp-4]
        lea     edx, DWORD PTR [eax+1]
$LL3@strlen_tes:
        mov     cl, BYTE PTR [eax]
        inc     eax
        test    cl, cl
        jne     SHORT $LL3@strlen_tes
        sub     eax, edx
        ret     0
_strlen_test ENDP
```

43.1.3. strcpy()

Листинг 43.8: пример с strcpy()

```
void strcpy_test(char *s1, char *outbuf)
{
        strcpy(outbuf, s1);
};
```

Листинг 43.9: Оптимизирующий MSVC 2010

```
_s1$ = 8        ; size = 4
_outbuf$ = 12   ; size = 4
_strcpy_test PROC
        mov     eax, DWORD PTR _s1$[esp-4]
        mov     edx, DWORD PTR _outbuf$[esp-4]
        sub     edx, eax
        npad    6 ; выровнять следующую метку
$LL3@strcpy_tes:
        mov     cl, BYTE PTR [eax]
        mov     BYTE PTR [edx+eax], cl
        inc     eax
        test    cl, cl
        jne     SHORT $LL3@strcpy_tes
        ret     0
_strcpy_test ENDP
```

43.1.4. memset()

Пример#1

Листинг 43.10: 32 байта

```
#include <stdio.h>

void f(char *out)
{
        memset(out, 0, 32);
};
```

Многие компиляторы не генерируют вызов memset() для коротких блоков, а просто вставляют набор MOV-ов:

Листинг 43.11: Оптимизирующий GCC 4.9.1 x64

```
f:
        mov     QWORD PTR [rdi], 0
        mov     QWORD PTR [rdi+8], 0
        mov     QWORD PTR [rdi+16], 0
        mov     QWORD PTR [rdi+24], 0
        ret
```

Кстати, это напоминает развернутые циклы: 14.1.4 (стр. 185).

Пример#2

Листинг 43.12: 67 байт

```
#include <stdio.h>

void f(char *out)
{
        memset(out, 0, 67);
};
```

Когда размер блока не кратен 4 или 8, разные компиляторы могут вести себя по-разному.

Например, MSVC 2012 продолжает вставлять MOV:

Листинг 43.13: Оптимизирующий MSVC 2012 x64

```
out$ = 8
f       PROC
        xor     eax, eax
        mov     QWORD PTR [rcx], rax
        mov     QWORD PTR [rcx+8], rax
        mov     QWORD PTR [rcx+16], rax
        mov     QWORD PTR [rcx+24], rax
        mov     QWORD PTR [rcx+32], rax
        mov     QWORD PTR [rcx+40], rax
        mov     QWORD PTR [rcx+48], rax
        mov     QWORD PTR [rcx+56], rax
        mov     WORD PTR [rcx+64], ax
        mov     BYTE PTR [rcx+66], al
        ret     0
f       ENDP
```

...а GCC использует REP STOSQ, полагая, что так будет короче, чем пачка MOV's:

Листинг 43.14: Оптимизирующий GCC 4.9.1 x64

```
f:
        mov     QWORD PTR [rdi], 0
        mov     QWORD PTR [rdi+59], 0
        mov     rcx, rdi
        lea     rdi, [rdi+8]
        xor     eax, eax
        and     rdi, -8
        sub     rcx, rdi
        add     ecx, 67
        shr     ecx, 3
        rep stosq
        ret
```

43.1.5. memcpy()

Короткие блоки

Если нужно скопировать немного байт, то, нередко, memcpy() заменяется на несколько инструкций MOV.

Листинг 43.15: пример с memcpy()

```
void memcpy_7(char *inbuf, char *outbuf)
{
        memcpy(outbuf+10, inbuf, 7);
};
```

Листинг 43.16: Оптимизирующий MSVC 2010

```
_inbuf$ = 8     ; size = 4
_outbuf$ = 12   ; size = 4
_memcpy_7 PROC
        mov     ecx, DWORD PTR _inbuf$[esp-4]
        mov     edx, DWORD PTR [ecx]
        mov     eax, DWORD PTR _outbuf$[esp-4]
        mov     DWORD PTR [eax+10], edx
        mov     dx, WORD PTR [ecx+4]
        mov     WORD PTR [eax+14], dx
        mov     cl, BYTE PTR [ecx+6]
        mov     BYTE PTR [eax+16], cl
        ret     0
_memcpy_7 ENDP
```

Листинг 43.17: Оптимизирующий GCC 4.8.1

```
memcpy_7:
        push    ebx
        mov     eax, DWORD PTR [esp+8]
        mov     ecx, DWORD PTR [esp+12]
        mov     ebx, DWORD PTR [eax]
        lea     edx, [ecx+10]
        mov     DWORD PTR [ecx+10], ebx
        movzx   ecx, WORD PTR [eax+4]
        mov     WORD PTR [edx+4], cx
        movzx   eax, BYTE PTR [eax+6]
        mov     BYTE PTR [edx+6], al
        pop     ebx
        ret
```

Обынчо это происходит так: в начале копируются 4-байтные блоки, затем 16-битное слово (если нужно), затем последний байт (если нужно).

Точно так же при помощи MOV копируются структуры: 21.4.1 (стр. 379).

Длинные блоки

Здесь компиляторы ведут себя по-разному.

Листинг 43.18: пример с memcpy()

```
void memcpy_128(char *inbuf, char *outbuf)
{
        memcpy(outbuf+10, inbuf, 128);
};

void memcpy_123(char *inbuf, char *outbuf)
{
        memcpy(outbuf+10, inbuf, 123);
};
```

При копировании 128 байт, MSVC может обойтись одной инструкцией MOVSD (ведь 128 кратно 4):

Листинг 43.19: Оптимизирующий MSVC 2010

```
_inbuf$ = 8             ; size = 4
_outbuf$ = 12           ; size = 4
_memcpy_128 PROC
        push    esi
        mov     esi, DWORD PTR _inbuf$[esp]
        push    edi
        mov     edi, DWORD PTR _outbuf$[esp+4]
        add     edi, 10
        mov     ecx, 32
        rep movsd
        pop     edi
        pop     esi
        ret     0
_memcpy_128 ENDP
```

При копировании 123-х байт, в начале копируется 30 32-битных слов при помощи MOVSD (это 120 байт), затем копируется 2 байта при помощи MOVSW, затем еще один байт при помощи MOVSB.

Листинг 43.20: Оптимизирующий MSVC 2010

```
_inbuf$ = 8             ; size = 4
_outbuf$ = 12           ; size = 4
_memcpy_123 PROC
        push    esi
        mov     esi, DWORD PTR _inbuf$[esp]
        push    edi
        mov     edi, DWORD PTR _outbuf$[esp+4]
        add     edi, 10
        mov     ecx, 30
        rep movsd
        movsw
        movsb
        pop     edi
        pop     esi
        ret     0
_memcpy_123 ENDP
```

GCC во всех случаях вставляет большую универсальную функцию, работающую для всех размеров блоков:

Листинг 43.21: Оптимизирующий GCC 4.8.1

```
memcpy_123:
.LFB3:
        push    edi
        mov     eax, 123
        push    esi
        mov     edx, DWORD PTR [esp+16]
        mov     esi, DWORD PTR [esp+12]
        lea     edi, [edx+10]
        test    edi, 1
        jne     .L24
        test    edi, 2
        jne     .L25
.L7:
        mov     ecx, eax
        xor     edx, edx
        shr     ecx, 2
        test    al, 2
        rep movsd
        je      .L8
        movzx   edx, WORD PTR [esi]
        mov     WORD PTR [edi], dx
        mov     edx, 2
.L8:
        test    al, 1
        je      .L5
        movzx   eax, BYTE PTR [esi+edx]
        mov     BYTE PTR [edi+edx], al
.L5:
```

```
        pop     esi
        pop     edi
        ret
.L24:
        movzx   eax, BYTE PTR [esi]
        lea     edi, [edx+11]
        add     esi, 1
        test    edi, 2
        mov     BYTE PTR [edx+10], al
        mov     eax, 122
        je      .L7
.L25:
        movzx   edx, WORD PTR [esi]
        add     edi, 2
        add     esi, 2
        sub     eax, 2
        mov     WORD PTR [edi-2], dx
        jmp     .L7
.LFE3:
```

Универсальные функции копирования блоков обычно работают по следующей схеме: вычислить, сколько 32-битных слов можно скопировать, затем сделать это при помощи MOVSD, затем скопировать остатки.

Более сложные функции копирования используют SIMD и учитывают выравнивание в памяти. Как пример функции strlen() использующую SIMD : 25.2 (стр. 439).

43.1.6. memcmp()

Листинг 43.22: пример с memcmp()

```
void memcpy_1235(char *inbuf, char *outbuf)
{
        memcpy(outbuf+10, inbuf, 1235);
};
```

Для блоков разной длины, MSVC 2010 вставляет одну и ту же универсальную функцию:

Листинг 43.23: Оптимизирующий MSVC 2010

```
_buf1$ = 8      ; size = 4
_buf2$ = 12     ; size = 4
_memcmp_1235 PROC
        mov     edx, DWORD PTR _buf2$[esp-4]
        mov     ecx, DWORD PTR _buf1$[esp-4]
        push    esi
        push    edi
        mov     esi, 1235
        add     edx, 10
$LL4@memcmp_123:
        mov     eax, DWORD PTR [edx]
        cmp     eax, DWORD PTR [ecx]
        jne     SHORT $LN10@memcmp_123
        sub     esi, 4
        add     ecx, 4
        add     edx, 4
        cmp     esi, 4
        jae     SHORT $LL4@memcmp_123
$LN10@memcmp_123:
        movzx   edi, BYTE PTR [ecx]
        movzx   eax, BYTE PTR [edx]
        sub     eax, edi
        jne     SHORT $LN7@memcmp_123
        movzx   eax, BYTE PTR [edx+1]
        movzx   edi, BYTE PTR [ecx+1]
        sub     eax, edi
        jne     SHORT $LN7@memcmp_123
        movzx   eax, BYTE PTR [edx+2]
        movzx   edi, BYTE PTR [ecx+2]
        sub     eax, edi
```

```
        jne     SHORT $LN7@memcmp_123
        cmp     esi, 3
        jbe     SHORT $LN6@memcmp_123
        movzx   eax, BYTE PTR [edx+3]
        movzx   ecx, BYTE PTR [ecx+3]
        sub     eax, ecx
$LN7@memcmp_123:
        sar     eax, 31
        pop     edi
        or      eax, 1
        pop     esi
        ret     0
$LN6@memcmp_123:
        pop     edi
        xor     eax, eax
        pop     esi
        ret     0
_memcmp_1235 ENDP
```

43.1.7. Скрипт для IDA

Есть также небольшой скрипт для IDA для поиска и сворачивания таких очень часто попадающихся inline-функций: GitHub.

Глава 44

C99 restrict

А вот причина, из-за которой программы на FORTRAN, в некоторых случаях, работают быстрее чем на Си.

```
void f1 (int* x, int* y, int* sum, int* product, int* sum_product, int* update_me, size_t s)
{
        for (int i=0; i<s; i++)
        {
                sum[i]=x[i]+y[i];
                product[i]=x[i]*y[i];
                update_me[i]=i*123; // some dummy value
                sum_product[i]=sum[i]+product[i];
        };
};
```

Это очень простой пример, в котором есть одна особенность : указатель на массив `update_me` может быть указателем на массив `sum`, `product`, или даже `sum_product` — ведь нет ничего криминального в том чтобы аргументам функции быть такими, верно?

Компилятор знает об этом, поэтому генерирует код, где в теле цикла будет 4 основных стадии:

- вычислить следующий `sum[i]`
- вычислить следующий `product[i]`
- вычислить следующий `update_me[i]`
- вычислить следующий `sum_product[i]` — на этой стадии придется снова загружать из памяти подсчитанные `sum[i]` и `product[i]`

Возможно ли соптимизировать последнюю стадию? Ведь подсчитанные `sum[i]` и `product[i]` не обязательно снова загружать из памяти, ведь мы их только что подсчитали. Можно, но компилятор не уверен, что на третьей стадии ничего не затерлось! Это называется «pointer aliasing», ситуация, когда компилятор не может быть уверен, что память на которую указывает какой-то указатель, не изменилась.

restrict в стандарте Си C99[ISO07, с. 6.7.3/1] это обещание, данное компилятору программистом, что аргументы функции, отмеченные этим ключевым словом, всегда будут указывать на разные места в памяти и пересекаться не будут.

Если быть более точным, и описывать это формально, *restrict* показывает, что только данный указатель будет использоваться для доступа к этому объекту, больше никакой указатель для этого использоваться не будет. Можно даже сказать, что к всякому объекту, доступ будет осуществляться только через один единственный указатель, если он отмечен как *restrict*.

Добавим это ключевое слово к каждому аргументу-указателю:

```
void f2 (int* restrict x, int* restrict y, int* restrict sum, int* restrict product, int* restrict ↙
    ↳ sum_product,
        int* restrict update_me, size_t s)
{
        for (int i=0; i<s; i++)
        {
                sum[i]=x[i]+y[i];
                product[i]=x[i]*y[i];
                update_me[i]=i*123; // some dummy value
                sum_product[i]=sum[i]+product[i];
        };
};
```

Посмотрим результаты:

Листинг 44.1: GCC x64: f1()

```
f1:
        push    r15 r14 r13 r12 rbp rdi rsi rbx
        mov     r13, QWORD PTR 120[rsp]
        mov     rbp, QWORD PTR 104[rsp]
        mov     r12, QWORD PTR 112[rsp]
        test    r13, r13
        je      .L1
        add     r13, 1
        xor     ebx, ebx
        mov     edi, 1
        xor     r11d, r11d
        jmp     .L4
.L6:
        mov     r11, rdi
        mov     rdi, rax
.L4:
        lea     rax, 0[0+r11*4]
        lea     r10, [rcx+rax]
        lea     r14, [rdx+rax]
        lea     rsi, [r8+rax]
        add     rax, r9
        mov     r15d, DWORD PTR [r10]
        add     r15d, DWORD PTR [r14]
        mov     DWORD PTR [rsi], r15d         ; сохранить в sum[]
        mov     r10d, DWORD PTR [r10]
        imul    r10d, DWORD PTR [r14]
        mov     DWORD PTR [rax], r10d         ; сохранить в product[]
        mov     DWORD PTR [r12+r11*4], ebx    ; сохранить в update_me[]
        add     ebx, 123
        mov     r10d, DWORD PTR [rsi]         ; перезагрузить sum[i]
        add     r10d, DWORD PTR [rax]         ; перезагрузить product[i]
        lea     rax, 1[rdi]
        cmp     rax, r13
        mov     DWORD PTR 0[rbp+r11*4], r10d  ; сохранить в sum_product[]
        jne     .L6
.L1:
        pop     rbx rsi rdi rbp r12 r13 r14 r15
        ret
```

Листинг 44.2: GCC x64: f2()

```
f2:
        push    r13 r12 rbp rdi rsi rbx
        mov     r13, QWORD PTR 104[rsp]
        mov     rbp, QWORD PTR 88[rsp]
        mov     r12, QWORD PTR 96[rsp]
        test    r13, r13
        je      .L7
        add     r13, 1
        xor     r10d, r10d
        mov     edi, 1
        xor     eax, eax
        jmp     .L10
.L11:
        mov     rax, rdi
        mov     rdi, r11
.L10:
        mov     esi, DWORD PTR [rcx+rax*4]
        mov     r11d, DWORD PTR [rdx+rax*4]
        mov     DWORD PTR [r12+rax*4], r10d  ; сохранить в update_me[]
        add     r10d, 123
        lea     ebx, [rsi+r11]
        imul    r11d, esi
        mov     DWORD PTR [r8+rax*4], ebx    ; сохранить в sum[]
        mov     DWORD PTR [r9+rax*4], r11d   ; сохранить в product[]
        add     r11d, ebx
        mov     DWORD PTR 0[rbp+rax*4], r11d ; сохранить в sum_product[]
```

```
        lea     r11, 1[rdi]
        cmp     r11, r13
        jne     .L11
.L7:
        pop     rbx rsi rdi rbp r12 r13
        ret
```

Разница между скомпилированной функцией `f1()` и `f2()` такая : в `f1()`, `sum[i]` и `product[i]` загружаются снова посреди тела цикла , а в `f2()` этого нет, используются уже подсчитанные значения , ведь мы «пообещали» компилятору, что никто и ничто не изменит значения в `sum[i]` и `product[i]` во время исполнения тела цикла, поэтому он «уверен», что значения из памяти можно не загружать снова . Очевидно, второй вариант работает быстрее.

Но что будет если указатели в аргументах функций все же будут пересекаться? Это на совести программиста, а результаты вычислений будут неверными.

Вернемся к FORTRAN. Компиляторы с этого ЯП, по умолчанию, все указатели считают таковыми , поэтому, когда в Си не было возможности указать *restrict* в Си, FORTRAN в этих случаях мог генерировать более быстрый код.

Насколько это практично? Там, где функция работает с несколькими большими блоками в памяти. Такого очень много в линейной алгебре, например. Очень много линейной алгебры используется на суперкомпьютерах/HPC[1], возможно, поэтому, традиционно, там часто используется FORTRAN, до сих пор [Loh10].

Ну а когда итераций цикла не очень много, конечно, тогда прирост скорости может и не быть ощутимым.

[1] High-Performance Computing

Глава 45

Функция *abs()* без переходов

Снова вернемся к уже рассмотренному ранее примеру 12.2 (стр. 135) и спросим себя, возможно ли сделать версию этого кода под x86 без переходов?

```
int my_abs (int i)
{
        if (i<0)
                return -i;
        else
                return i;
};
```

И ответ положительный.

45.1. Оптимизирующий GCC 4.9.1 x64

Мы можем это увидеть если скомпилируем оптимизирующим GCC 4.9:

Листинг 45.1: Оптимизирующий GCC 4.9 x64

```
my_abs:
        mov     edx, edi
        mov     eax, edi
        sar     edx, 31
; EDX здесь 0xFFFFFFFF если знак входного значения -- минус
; EDX ноль если знак входного значения -- плюс (включая ноль)
; следующие две инструкции имеют эффект только если EDX равен 0xFFFFFFFF
; либо не работают, если EDX -- ноль
        xor     eax, edx
        sub     eax, edx
        ret
```

И вот как он работает:

Арифметически сдвигаем входное значение влево на 31. Арифметический сдвиг означает знаковое расширение, так что если MSB это 1, то все 32 бита будут заполнены единицами, либо нулями в противном случае. Другими словами, инструкция SAR REG, 31 делает 0xFFFFFFFF если знак был отрицательным либо 0 если положительным. После исполнения SAR, это значение у нас в EDX. Затем, если значение 0xFFFFFFFF (т.е. знак отрицательный) входное значение инвертируется (потому что XOR REG, 0xFFFFFFFF работает как операция инвертирования всех бит). Затем, снова, если значение 0xFFFFFFFF (т.е. знак отрицательный), 1 прибавляется к итоговому результату (потому что вычитание -1 из значения это то же что и инкремент). Инвертирование всех бит и инкремент, это то, как меняется знак у значения в формате two's complement: 30 (стр. 471).

Мы можем заметить, что последние две инструкции делают что-то если знак входного значения отрицательный. В противном случае (если знак положительный) они не делают ничего, оставляя входное значение нетронутым.

Алгоритм разъяснен в [War02, с. 2-4]. Трудно сказать, как именно GCC сгенерировал его, соптимизировал сам или просто нашел подходящий шаблон среди известных?

45.2. Оптимизирующий GCC 4.9 ARM64

GCC 4.9 для ARM64 делает почти то же, только использует полные 64-битные регистры. Здесь меньше инструкций, потому что входное значение может быть сдвинуто используя суффикс инструкции («asr») вместо отдельной инструкции.

Листинг 45.2: Оптимизирующий GCC 4.9 ARM64

```
my_abs:
; расширить входное 32-битное значение до 64-битного в регистре X0, учитывая знак:
        sxtw    x0, w0
        eor     x1, x0, x0, asr 63
; X1=X0^(X0>>63) (арифметический сдвиг)
        sub     x0, x1, x0, asr 63
; X0=X1-(X0>>63)=X0^(X0>>63)-(X0>>63) (все сдвиги -- арифметические)
        ret
```

ГЛАВА 46. ФУНКЦИИ С ПЕРЕМЕННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ АРГУМЕНТОВ (VARIADIC)

Глава 46

Функции с переменным количеством аргументов (*variadic*)

Функции вроде `printf()` и `scanf()` могут иметь переменное количество аргументов. Как обращаться к аргументам?

46.1. Вычисление среднего арифметического

Представим, что нам нужно вычислить среднее арифметическое, и по какой-то странной причине, нам нужно задать все числа в аргументах функции.

Но в Си/Си++ функции с переменным кол-вом аргументов невозможно определить кол-во аргументов, так что обозначим значение -1 как конец списка.

Имеется стандартный заголовочный файл stdarg.h, который определяет макросы для работы с такими аргументами. Их так же используют функции `printf()` и `scanf()`.

```
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>

int arith_mean(int v, ...)
{
        va_list args;
        int sum=v, count=1, i;
        va_start(args, v);

        while(1)
        {
                i=va_arg(args, int);
                if (i==-1) // терминатор
                        break;
                sum=sum+i;
                count++;
        }

        va_end(args);
        return sum/count;
};

int main()
{
        printf ("%d\n", arith_mean (1, 2, 7, 10, 15, -1 /* терминатор */));
};
```

Самый первый аргумент должен трактоваться как обычный аргумент. Остальные аргументы загружаются используя макрос `va_arg`, и затем суммируются.

Так что внутри?

46.1.1. Соглашение о вызовах *cdecl*

ГЛАВА 46. ФУНКЦИИ С ПЕРЕМЕННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ АРГУМЕНТОВ (VARIADIC)

Листинг 46.1: Оптимизирующий MSVC 6.0

```
_v$ = 8
_arith_mean PROC NEAR
        mov     eax, DWORD PTR _v$[esp-4] ; загрузить первый аргумент в sum
        push    esi
        mov     esi, 1                    ; count=1
        lea     edx, DWORD PTR _v$[esp]   ; адрес первого аргумента
$L838:
        mov     ecx, DWORD PTR [edx+4]    ; загрузить следующий аргумент
        add     edx, 4                    ; сдвинуть указатель на следующий аргумент
        cmp     ecx, -1                   ; это -1?
        je      SHORT $L856               ; выйти, если это так
        add     eax, ecx                  ; sum = sum + загруженный аргумент
        inc     esi                       ; count++
        jmp     SHORT $L838
$L856:
; вычислить результат деления

        cdq
        idiv    esi
        pop     esi
        ret     0
_arith_mean ENDP

$SG851  DB      '%d', 0aH, 00H

_main   PROC NEAR
        push    -1
        push    15
        push    10
        push    7
        push    2
        push    1
        call    _arith_mean
        push    eax
        push    OFFSET FLAT:$SG851 ; '%d'
        call    _printf
        add     esp, 32
        ret     0
_main   ENDP
```

Аргументы, как мы видим, передаются в `main()` один за одним. Первый аргумент заталкивается в локальный стек первым. Терминатор (оконечивающее значение -1) заталкивается последним.

Функция `arith_mean()` берет первый аргумент и сохраняет его значение в переменной sum. Затем, она записывает адрес второго аргумента в регистр EDX, берет значение оттуда, прибавляет к sum, и делает это в бесконечном цикле, до тех пор, пока не встретится -1.

Когда встретится, сумма делится на число всех значений (исключая -1) и частное возвращается.

Так что, другими словами, я бы сказал, функция обходится с фрагментом стека как с массивом целочисленных значений, бесконечной длины. Теперь нам легче понять почему в соглашениях о вызовах *cdecl* первый аргумент заталкивается в стек последним. Потому что иначе будет невозможно найти первый аргумент, или, для функции вроде `printf()`, невозможно будет найти строку формата.

46.1.2. Соглашения о вызовах на основе регистров

Наблюдательный читатель может спросить, что насчет тех соглашений о вызовах, где первые аргументы передаются в регистрах? Посмотрим:

Листинг 46.2: Оптимизирующий MSVC 2012 x64

```
$SG3013 DB      '%d', 0aH, 00H

v$ = 8
arith_mean PROC
        mov     DWORD PTR [rsp+8], ecx   ; первый аргумент
        mov     QWORD PTR [rsp+16], rdx  ; второй аргумент
        mov     QWORD PTR [rsp+24], r8   ; третий аргумент
```

ГЛАВА 46. ФУНКЦИИ С ПЕРЕМЕННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ АРГУМЕНТОВ (VARIADIC)

```
        mov     eax, ecx                ; sum = первый аргумент
        lea     rcx, QWORD PTR v$[rsp+8] ; указатель на второй аргумент
        mov     QWORD PTR [rsp+32], r9   ; 4-й аргумент
        mov     edx, DWORD PTR [rcx]     ; загрузить второй аргумент
        mov     r8d, 1                   ; count=1
        cmp     edx, -1                  ; второй аргумент равен -1?
        je      SHORT $LN8@arith_mean    ; если так, то выход
$LL3@arith_mean:
        add     eax, edx                 ; sum = sum + загруженный аргумент
        mov     edx, DWORD PTR [rcx+8]   ; загрузить следующий аргумент
        lea     rcx, QWORD PTR [rcx+8]   ; сдвинуть указатель, чтобы он указывал на аргумент за следующим
        inc     r8d                      ; count++
        cmp     edx, -1                  ; загруженный аргумент равен -1?
        jne     SHORT $LL3@arith_mean    ; перейти на начал цикла, если нет
$LN8@arith_mean:
; вычислить результат деления
        cdq
        idiv    r8d
        ret     0
arith_mean ENDP

main    PROC
        sub     rsp, 56
        mov     edx, 2
        mov     DWORD PTR [rsp+40], -1
        mov     DWORD PTR [rsp+32], 15
        lea     r9d, QWORD PTR [rdx+8]
        lea     r8d, QWORD PTR [rdx+5]
        lea     ecx, QWORD PTR [rdx-1]
        call    arith_mean
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG3013
        mov     edx, eax
        call    printf
        xor     eax, eax
        add     rsp, 56
        ret     0
main    ENDP
```

Мы видим, что первые 4 аргумента передаются в регистрах и еще два — в стеке. Функция `arith_mean()` в начале сохраняет эти 4 аргумента в *Shadow Space* и затем обходится с *Shadow Space* и стеком за ним как с единым непрерывным массивом!

Что насчет GCC? Тут немного неуклюже всё, потому что функция делится на две части: первая часть сохраняет регистры в «red zone», обрабатывает это пространство, а вторая часть функции обрабатывает стек:

Листинг 46.3: Оптимизирующий GCC 4.9.1 x64

```
arith_mean:
        lea     rax, [rsp+8]
        ; сохранить 6 входных регистров в "red zone" в локальном стеке
        mov     QWORD PTR [rsp-40], rsi
        mov     QWORD PTR [rsp-32], rdx
        mov     QWORD PTR [rsp-16], r8
        mov     QWORD PTR [rsp-24], rcx
        mov     esi, 8
        mov     QWORD PTR [rsp-64], rax
        lea     rax, [rsp-48]
        mov     QWORD PTR [rsp-8], r9
        mov     DWORD PTR [rsp-72], 8
        lea     rdx, [rsp+8]
        mov     r8d, 1
        mov     QWORD PTR [rsp-56], rax
        jmp     .L5
.L7:
        ; обработать сохраненные аргументы
        lea     rax, [rsp-48]
        mov     ecx, esi
        add     esi, 8
        add     rcx, rax
        mov     ecx, DWORD PTR [rcx]
        cmp     ecx, -1
```

ГЛАВА 46. ФУНКЦИИ С ПЕРЕМЕННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ АРГУМЕНТОВ (VARIADIC)

```
        je      .L4
.L8:
        add     edi, ecx
        add     r8d, 1
.L5:
        ; решить, какую часть мы сейчас будем обрабатывать
        ; текущий номер аргумента меньше или равен 6?
        cmp     esi, 47
        jbe     .L7             ; нет, тогда обрабатываем сохраненные аргументы
        ; обрабатываем аргументы из стека
        mov     rcx, rdx
        add     rdx, 8
        mov     ecx, DWORD PTR [rcx]
        cmp     ecx, -1
        jne     .L8
.L4:
        mov     eax, edi
        cdq
        idiv    r8d
        ret

.LC1:
        .string "%d\n"
main:
        sub     rsp, 8
        mov     edx, 7
        mov     esi, 2
        mov     edi, 1
        mov     r9d, -1
        mov     r8d, 15
        mov     ecx, 10
        xor     eax, eax
        call    arith_mean
        mov     esi, OFFSET FLAT:.LC1
        mov     edx, eax
        mov     edi, 1
        xor     eax, eax
        add     rsp, 8
        jmp     __printf_chk
```

Кстати, похожее использование *Shadow Space* разбирается здесь: 64.8 (стр. 695).

46.2. Случай с функцией *vprintf()*

Многие программисты определяют свою собственную функцию для записи в лог, которая берет строку формата вида `printf()` + переменное количество аргументов.

Еще один популярный пример это функция die(), которая выводит некоторое сообщение и заканчивает работу. Нам нужен какой-то способ запаковать входные аргументы неизвестного количества и передать их в функцию `printf()`. Но как? Вот зачем нужны функции с «v» в названии. Одна из них это *vprintf()*: она берет строку формата и указатель на переменную типа `va_list`:

```
#include <stdlib.h>
#include <stdarg.h>

void die (const char * fmt, ...)
{
        va_list va;
        va_start (va, fmt);

        vprintf (fmt, va);
        exit(0);
};
```

При ближайшем рассмотрении, мы можем увидеть, что `va_list` это указатель на массив. Скомпилируем:

Листинг 46.4: Оптимизирующий MSVC 2010

ГЛАВА 46. ФУНКЦИИ С ПЕРЕМЕННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ АРГУМЕНТОВ (VARIADIC)

```
_fmt$ = 8
_die    PROC
        ; загрузить первый аргумент (строка формата)
        mov     ecx, DWORD PTR _fmt$[esp-4]
        ; установить указатель на второй аргумент
        lea     eax, DWORD PTR _fmt$[esp]
        push    eax             ; передать указатель
        push    ecx
        call    _vprintf
        add     esp, 8
        push    0
        call    _exit
$LN3@die:
        int     3
_die    ENDP
```

Мы видим, что всё что наша функция делает это просто берет указатель на аргументы, передает его в *vprintf()*, и эта функция работает с ним, как с бесконечным массивом аргументов!

Листинг 46.5: Оптимизирующий MSVC 2012 x64

```
fmt$ = 48
die     PROC
        ; сохранить первые 4 аргумента в Shadow Space
        mov     QWORD PTR [rsp+8], rcx
        mov     QWORD PTR [rsp+16], rdx
        mov     QWORD PTR [rsp+24], r8
        mov     QWORD PTR [rsp+32], r9
        sub     rsp, 40
        lea     rdx, QWORD PTR fmt$[rsp+8] ; передать указатель на первый аргумент
        ; RCX здесь всё еще указывает на первый аргумент (строку формата) ф-ции die()
        ; так что vprintf() возьмет его прямо из RCX
        call    vprintf
        xor     ecx, ecx
        call    exit
        int     3
die     ENDP
```

Глава 47

Обрезка строк

Весьма востребованная операция со строками — это удаление некоторых символов в начале и/или конце строки.

В этом примере, мы будем работать с функцией, удаляющей все символы перевода строки (CR[1]/LF[2]) в конце входной строки:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

char* str_trim (char *s)
{
        char c;
        size_t str_len;

        // работать до тех пор, пока \r или \n находятся в конце строки
        // остановиться, если там какой-то другой символ, или если строка пустая
        // (на старте, или в результате наших действий)
        for (str_len=strlen(s); str_len>0 && (c=s[str_len-1]); str_len--)
        {
                if (c=='\r' || c=='\n')
                        s[str_len-1]=0;
                else
                        break;
        };
        return s;
};

int main()
{
        // тест

        // здесь применяется strdup() для копирования строк в сегмент данных,
        // потому что иначе процесс упадет в Linux,
        // где текстовые строки располагаются в константном сегменте данных,
        // и не могут модифицироваться.

        printf ("[%s]\n", str_trim (strdup("")));
        printf ("[%s]\n", str_trim (strdup("\n")));
        printf ("[%s]\n", str_trim (strdup("\r")));
        printf ("[%s]\n", str_trim (strdup("\n\r")));
        printf ("[%s]\n", str_trim (strdup("\r\n")));
        printf ("[%s]\n", str_trim (strdup("test1\r\n")));
        printf ("[%s]\n", str_trim (strdup("test2\n\r")));
        printf ("[%s]\n", str_trim (strdup("test3\n\r\n\r")));
        printf ("[%s]\n", str_trim (strdup("test4\n")));
        printf ("[%s]\n", str_trim (strdup("test5\r")));
        printf ("[%s]\n", str_trim (strdup("test6\r\r\r")));
};
```

Входной аргумент всегда возвращается на выходе, это удобно, когда вам нужно объединять функции обработки строк в цепочки, как это сделано здесь в функции `main()`.

[1] Carriage return (возврат каретки) (13 или'\r' в Си/Си++)
[2] Line feed (подача строки) (10 или'\n' в Си/Си++)

Вторая часть for() (`str_len>0 && (c=s[str_len-1])`) называется в Си/Си++ «short-circuit» (короткое замыкание) и это очень удобно: [Yur13, с. 1.3.8]. Компиляторы Си/Си++ гарантируют последовательное вычисление слева направо. Так что если первое условие не истинно после вычисления, второе никогда не будет вычисляться.

47.1. x64: Оптимизирующий MSVC 2013

Листинг 47.1: Оптимизирующий MSVC 2013 x64

```
s$ = 8
str_trim PROC

; RCX это первый аргумент функции, и он всегда будет указывать на строку

; это функция strlen() встроенная в код прямо здесь:
; установить RAX в 0xFFFFFFFFFFFFFFFF (-1)
        or      rax, -1
$LL14@str_trim:
        inc     rax
        cmp     BYTE PTR [rcx+rax], 0
        jne     SHORT $LL14@str_trim
; длина строки 0? тогда на выход
        test    eax, eax
$LN18@str_trim:
        je      SHORT $LN15@str_trim
; RAX содержит длину строки
; это похоже на ошибку дизассемблера (или ф-ции вывода в ассемблере),
; здесь должно быть LEA RDX... вместо LEA EDX...
        lea     edx, DWORD PTR [rax-1]
; бессмысленная инструкция: EAX будет сброшен следующей инструкцией
        mov     eax, edx
; загрузить символ по адресу s[str_len-1]
        movzx   eax, BYTE PTR [rdx+rcx]
; также сохранить указатель на последний символ в R8
        lea     r8, QWORD PTR [rdx+rcx]
        cmp     al, 13  ; is it '\r'?
        je      SHORT $LN2@str_trim
        cmp     al, 10  ; is it '\n'?
        jne     SHORT $LN15@str_trim
$LN2@str_trim:
; записать 0 в этом месте
        mov     BYTE PTR [r8], 0
        mov     eax, edx
; проверить символ на 0, но условный переход выше...
        test    edx, edx
        jmp     SHORT $LN18@str_trim
$LN15@str_trim:
; возврат "s"
        mov     rax, rcx
        ret     0
str_trim ENDP
```

В начале, MSVC вставил тело функции `strlen()` прямо в код, потому что решил, что так будет быстрее чем обычная работа `strlen()` + время на вызов её и возврат из нее. Это также называется *inlining*: 43 (стр. 522).

Первая инструкция функции `strlen()` вставленная здесь, это `OR RAX, 0xFFFFFFFFFFFFFFFF`. Трудно сказать, почему MSVC использовала `OR` вместо `MOV RAX, 0xFFFFFFFFFFFFFFFF`, но он делает это часто. И конечно, это эквивалентно друг другу: все биты просто выставляются, а все выставленные биты это -1 в дополнительном коде (two's complement): 30 (стр. 471).

Кто-то мог бы спросить, зачем вообще нужно использовать число -1 в функции `strlen()`? Вследствие оптимизации, конечно. Вот что сделал MSVC:

Листинг 47.2: Вставленная `strlen()` сгенерированная MSVC 2013 x64

```
; RCX = указатель на входную строку
; RAX = текущая длина строки
        or      rax, -1
label:
        inc     rax
```

```
        cmp     BYTE PTR [rcx+rax], 0
        jne     SHORT label
; RAX = длина строки
```

Попробуйте написать короче, если хотите инициализировать счетчик нулем! Ну, например:

Листинг 47.3: Наша версия `strlen()`

```
; RCX = указатель на входную строку
; RAX = текущая длина строки
        xor     rax, rax
label:
        cmp     byte ptr [rcx+rax], 0
        jz      exit
        inc     rax
        jmp     label
exit:
; RAX = длина строки
```

Не получилось. Нам придется вводить дополнительную инструкцию JMP!

Что сделал MSVC 2013, так это передвинул инструкцию INC в место перед загрузкой символа. Если самый первый символ — нулевой, всё нормально, RAX содержит 0 в этот момент, так что итоговая длина строки будет 0.

Остальную часть функции проще понять. Еще один трюк в конце. Если не учитывать вставленный код `strlen()`, здесь только 3 условных перехода в функции. Должно было быть 4: четвертый должен был быть в конце функции, проверяющий, является ли символ нулевым. Но там безусловный переход на метку «$LN18@str_trim», где мы видим JE, которая в начале служила для проверки пустоты входящей строки, прямо после завершения `strlen()`. Так что код использует инструкцию JE в этом месте для двух целей! Это может быть излишним, но так или иначе, MSVC так сделал.

О том, почему так важно обходиться без условных переходов, если это возможно, читайте здесь: 33.1 (стр. 476).

47.2. x64: Неоптимизирующий GCC 4.9.1

```
str_trim:
        push    rbp
        mov     rbp, rsp
        sub     rsp, 32
        mov     QWORD PTR [rbp-24], rdi
; здесь начинается первая часть for()
        mov     rax, QWORD PTR [rbp-24]
        mov     rdi, rax
        call    strlen
        mov     QWORD PTR [rbp-8], rax   ; str_len
; здесь заканчивается первая часть for()
        jmp     .L2
; здесь начинается тело for()
.L5:
        cmp     BYTE PTR [rbp-9], 13     ; c=='\r'?
        je      .L3
        cmp     BYTE PTR [rbp-9], 10     ; c=='\n'?
        jne     .L4
.L3:
        mov     rax, QWORD PTR [rbp-8]   ; str_len
        lea     rdx, [rax-1]             ; EDX=str_len-1
        mov     rax, QWORD PTR [rbp-24]  ; s
        add     rax, rdx                 ; RAX=s+str_len-1
        mov     BYTE PTR [rax], 0        ; s[str_len-1]=0
; тело for() заканчивается здесь
; здесь начинается третья часть for()
        sub     QWORD PTR [rbp-8], 1     ; str_len--
; здесь заканчивается третья часть for()
.L2:
; здесь начинается вторая часть for()
        cmp     QWORD PTR [rbp-8], 0     ; str_len==0?
        je      .L4                      ; тогда на выход
; проверить второе условие, и загрузить "c"
        mov     rax, QWORD PTR [rbp-8]   ; RAX=str_len
        lea     rdx, [rax-1]             ; RDX=str_len-1
```

```
        mov     rax, QWORD PTR [rbp-24]  ; RAX=s
        add     rax, rdx                 ; RAX=s+str_len-1
        movzx   eax, BYTE PTR [rax]      ; AL=s[str_len-1]
        mov     BYTE PTR [rbp-9], al     ; записать загруженный символ в "c"
        cmp     BYTE PTR [rbp-9], 0      ; это ноль?
        jne     .L5                      ; да? тогда на выход
; здесь заканчивается вторая часть for()
.L4:
; возврат "s"
        mov     rax, QWORD PTR [rbp-24]
        leave
        ret
```

Комментарии — автора книги. После исполнения `strlen()`, управление передается на метку L2, и там проверяются два выражения, одно после другого. Второе никогда не будет проверяться, если первое выражение не истинно (*str_len==0*) (это «short-circuit»).

Теперь посмотрим на эту функцию в коротком виде:

- Первая часть for() (вызов `strlen()`)
- goto L2
- L5: Тело for(). переход на выход, если нужно
- Третья часть for() (декремент str_len)
- L2: Вторая часть for(): проверить первое выражение, затем второе. переход на начало тела цикла, или выход.
- L4: // выход
- return s

47.3. x64: Оптимизирующий GCC 4.9.1

```
str_trim:
        push    rbx
        mov     rbx, rdi
; RBX всегда будет "s"
        call    strlen
; проверить на str_len==0 и выйти, если это так
        test    rax, rax
        je      .L9
        lea     rdx, [rax-1]
; RDX всегда будет содержать значение str_len-1 , но не str_len
; так что RDX будет скорее индексом буфера
        lea     rsi, [rbx+rdx]      ; RSI=s+str_len-1
        movzx   ecx, BYTE PTR [rsi] ; загрузить символ
        test    cl, cl
        je      .L9                 ; выйти, если это ноль
        cmp     cl, 10
        je      .L4
        cmp     cl, 13              ; выйти, если это не '\n' и не '\r'
        jne     .L9
.L4:
; это странная инструкция. нам здесь нужно RSI=s-1
; это можно сделать, используя MOV RSI, EBX / DEC RSI
; но это две инструкции между одной
        sub     rsi, rax
; RSI = s+str_len-1-str_len = s-1
; начало главного цикла
.L12:
        test    rdx, rdx
; записать ноль по адресу s-1+str_len-1+1 = s-1+str_len = s+str_len-1
        mov     BYTE PTR [rsi+1+rdx], 0
; проверка на str_len-1==0. выход, если да.
        je      .L9
        sub     rdx, 1                  ; эквивалент str_len--
; загрузить следующий символ по адресу s+str_len-1
        movzx   ecx, BYTE PTR [rbx+rdx]
        test    cl, cl                  ; это ноль? тогда выход
```

```
        je      .L9
        cmp     cl, 10                  ; это '\n'?
        je      .L12
        cmp     cl, 13                  ; это '\r'?
        je      .L12
.L9:
; возврат "s"
        mov     rax, rbx
        pop     rbx
        ret
```

Тут более сложный результат. Код перед циклом исполняется только один раз, но также содержит проверку символов CR/LF! Зачем нужна это дублирование кода?

Обычная реализация главного цикла это — наверное, такая:

- (начало цикла) проверить символы CR/LF, принять решения
- записать нулевой символ

Но GCC решил поменять местами эти два шага. Конечно, шаг *записать нулевой символ* не может быть первым, так что нужна еще одна проверка:

- обработать первый символ. сравнить его с CR/LF, выйти если символ не равен CR/LF
- (начало цикла) записать нулевой символ
- проверить символы CR/LF, принять решения

Теперь основной цикл очень короткий, а это очень хорошо для современных процессоров.

Код не использует переменную str_len, но str_len-1. Так что это больше похоже на индекс в буфере. Должно быть, GCC заметил, что выражение str_len-1 используется дважды. Так что будет лучше выделить переменную, которая всегда содержит значение равное текущей длине строки минус 1, и уменьшать его на 1 (это тот же эффект, что и уменьшать переменную str_len).

47.4. ARM64: Неоптимизирующий GCC (Linaro) 4.9

Реализация простая и прямолинейная:

Листинг 47.4: Неоптимизирующий GCC (Linaro) 4.9

```
str_trim:
        stp     x29, x30, [sp, -48]!
        add     x29, sp, 0
        str     x0, [x29,24] ; скопировать входной аргумент в локальный стек
        ldr     x0, [x29,24] ; s
        bl      strlen
        str     x0, [x29,40] ; переменная str_len в локальном стеке
        b       .L2
; начало главного цикла
.L5:
        ldrb    w0, [x29,39]
; W0=c
        cmp     w0, 13       ; это '\r'?
        beq     .L3
        ldrb    w0, [x29,39]
; W0=c
        cmp     w0, 10       ; это '\n'?
        bne     .L4          ; перейти в конец, если нет
.L3:
        ldr     x0, [x29,40]
; X0=str_len
        sub     x0, x0, #1
; X0=str_len-1
        ldr     x1, [x29,24]
; X1=s
        add     x0, x1, x0
; X0=s+str_len-1
        strb    wzr, [x0]    ; записать байт на s+str_len-1
; декремент str_len:
        ldr     x0, [x29,40]
```

```
; X0=str_len
        sub     x0, x0, #1
; X0=str_len-1
        str     x0, [x29,40]
; сохранить X0 (или str_len-1) в локальном стеке
.L2:
        ldr     x0, [x29,40]
; str_len==0?
        cmp     x0, xzr
; перейти на выход, если да
        beq     .L4
        ldr     x0, [x29,40]
; X0=str_len
        sub     x0, x0, #1
; X0=str_len-1
        ldr     x1, [x29,24]
; X1=s
        add     x0, x1, x0
; X0=s+str_len-1
; загрузить байт по адресу s+str_len-1 в W0
        ldrb    w0, [x0]
        strb    w0, [x29,39] ; сохранить загруженный байт в "c"
        ldrb    w0, [x29,39] ; перезагрузить его
; это нулевой байт?
        cmp     w0, wzr
; перейти на конец, если это ноль, или на L5, если нет
        bne     .L5
.L4:
; возврат s
        ldr     x0, [x29,24]
        ldp     x29, x30, [sp], 48
        ret
```

47.5. ARM64: Оптимизирующий GCC (Linaro) 4.9

Это более продвинутая оптимизация. Первый символ загружается в самом начале и сравнивается с 10 (символ LF). Символы также загружаются и в главном цикле, для символов после первого. Это в каком смысле похоже на этот пример: 47.3 (стр. 544).

Листинг 47.5: Оптимизирующий GCC (Linaro) 4.9

```
str_trim:
        stp     x29, x30, [sp, -32]!
        add     x29, sp, 0
        str     x19, [sp,16]
        mov     x19, x0
; X19 всегда будет содержать значение "s"
        bl      strlen
; X0=str_len
        cbz     x0, .L9        ; перейти на L9 (выход), если str_len==0
        sub     x1, x0, #1
; X1=X0-1=str_len-1
        add     x3, x19, x1
; X3=X19+X1=s+str_len-1
        ldrb    w2, [x19,x1]   ; загрузить байт по адресу X19+X1=s+str_len-1
; W2=загруженный символ
        cbz     w2, .L9        ; это ноль? тогда перейти на выход
        cmp     w2, 10         ; это '\n'?
        bne     .L15
.L12:
; тело главного цикла. загруженный символ в этот момент всегда 10 или 13!
        sub     x2, x1, x0
; X2=X1-X0=str_len-1-str_len=-1
        add     x2, x3, x2
; X2=X3+X2=s+str_len-1+(-1)=s+str_len-2
        strb    wzr, [x2,1]    ; записать нулевой байт по адресу s+str_len-2+1=s+str_len-1
        cbz     x1, .L9        ; str_len-1==0? перейти на выход, если это так
        sub     x1, x1, #1     ; str_len--
```

```
        ldrb    w2, [x19,x1]   ; загрузить следующий символ по адресу X19+X1=s+str_len-1
        cmp     w2, 10         ; это '\n'?
        cbz     w2, .L9        ; перейти на выход, если это ноль
        beq     .L12           ; перейти на начало цикла, если это '\n'
.L15:
        cmp     w2, 13         ; это '\r'?
        beq     .L12           ; да, перейти на начало тела цикла
.L9:
; возврат "s"
        mov     x0, x19
        ldr     x19, [sp,16]
        ldp     x29, x30, [sp], 32
        ret
```

47.6. ARM: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

И снова, компилятор пользуется условными инструкциями в режиме ARM, поэтому код более компактный.

Листинг 47.6: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
str_trim PROC
        PUSH     {r4,lr}
; R0=s
        MOV      r4,r0
; R4=s
        BL       strlen       ; strlen() берет значение "s" из R0
; R0=str_len
        MOV      r3,#0
; R3 всегда будет содержать 0
|L0.16|
        CMP      r0,#0        ; str_len==0?
        ADDNE    r2,r4,r0     ; (если str_len!=0) R2=R4+R0=s+str_len
        LDRBNE   r1,[r2,#-1]  ; (если str_len!=0) R1=загрузить байт по адресу R2-1=s+str_len-1
        CMPNE    r1,#0        ; (если str_len!=0) сравнить загруженный байт с 0
        BEQ      |L0.56|      ; перейти на выход, если str_len==0 или если загруженный байт - это 0
        CMP      r1,#0xd      ; загруженный байт - это '\r'?
        CMPNE    r1,#0xa      ; (если загруженный байт - это не '\r') загруженный байт - это '\r'?
        SUBEQ    r0,r0,#1     ; (если загруженный байт - это '\r' или '\n') R0-- или str_len--
        STRBEQ   r3,[r2,#-1]  ; (если загруженный байт - это '\r' или '\n') записать R3 (ноль) по
    адресу R2-1=s+str_len-1
        BEQ      |L0.16|      ; перейти на начало цикла, если загруженный байт был '\r' или '\n'
|L0.56|
; возврат "s"
        MOV      r0,r4
        POP      {r4,pc}
        ENDP
```

47.7. ARM: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

В режиме Thumb куда меньше условных инструкций, так что код более простой. Но здесь есть одна странность со сдвигами на 0x20 и 0x19. Почему компилятор Keil сделал так? Честно говоря, трудно сказать. Возможно, это выверт процесса оптимизации компилятора. Тем не менее, код будет работать корректно.

Листинг 47.7: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
str_trim PROC
        PUSH     {r4,lr}
        MOVS     r4,r0
; R4=s
        BL       strlen        ; strlen() берет значение "s" из R0
; R0=str_len
        MOVS     r3,#0
; R3 всегда будет содержать 0
        B        |L0.24|
|L0.12|
```

```
        CMP      r1,#0xd       ; загруженный байт - это '\r'?
        BEQ      |L0.20|
        CMP      r1,#0xa       ; загруженный байт - это '\n'?
        BNE      |L0.38|       ; перейти на выход, если нет
|L0.20|
        SUBS     r0,r0,#1      ; R0-- или str_len--
        STRB     r3,[r2,#0x1f] ; записать 0 по адресу R2+0x1F=s+str_len-0x20+0x1F=s+str_len-1
|L0.24|
        CMP      r0,#0         ; str_len==0?
        BEQ      |L0.38|       ; да? тогда перейти на выход
        ADDS     r2,r4,r0      ; R2=R4+R0=s+str_len
        SUBS     r2,r2,#0x20   ; R2=R2-0x20=s+str_len-0x20
        LDRB     r1,[r2,#0x1f] ; загрузить байт по адресу R2+0x1F=s+str_len-0x20+0x1F=s+str_len-1 в R1
        CMP      r1,#0         ; загруженный байт - это 0?
        BNE      |L0.12|       ; перейти на начало цикла, если это не 0
|L0.38|
; возврат "s"
        MOVS     r0,r4
        POP      {r4,pc}
        ENDP
```

47.8. MIPS

Листинг 47.8: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (IDA)

```
str_trim:
; IDA не в курсе об именах переменных, мы присвоили их сами:
saved_GP          = -0x10
saved_S0           = -8
saved_RA           = -4

                lui     $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
                addiu   $sp, -0x20
                la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
                sw      $ra, 0x20+saved_RA($sp)
                sw      $s0, 0x20+saved_S0($sp)
                sw      $gp, 0x20+saved_GP($sp)
; вызов strlen(). адрес входной строки всё еще в $a0, strlen() возьмет его оттуда:
                lw      $t9, (strlen & 0xFFFF)($gp)
                or      $at, $zero ; load delay slot, NOP
                jalr    $t9
; адрес входной строки всё еще в $a0, переложить его в $s0:
                move    $s0, $a0   ; branch delay slot
; результат strlen() (т.е. длина строки) теперь в $v0
; перейти на выход, если $v0==0 (т.е. если длина строки это 0):
                beqz    $v0, exit
                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
                addiu   $a1, $v0, -1
; $a1 = $v0-1 = str_len-1
                addu    $a1, $s0, $a1
; $a1 = адрес входной строки + $a1 = s+strlen-1
; загрузить байт по адресу $a1:
                lb      $a0, 0($a1)
                or      $at, $zero ; load delay slot, NOP
; загруженный байт - это ноль? перейти на выход, если это так:
                beqz    $a0, exit
                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
                addiu   $v1, $v0, -2
; $v1 = str_len-2
                addu    $v1, $s0, $v1
; $v1 = $s0+$v1 = s+str_len-2
                li      $a2, 0xD
; пропустить тело цикла:
                b       loc_6C
                li      $a3, 0xA   ; branch delay slot
loc_5C:
; загрузить следующий байт из памяти в $a0:
```

```
                lb      $a0, 0($v1)
                move    $a1, $v1
; $a1=s+str_len-2
; перейти на выход, если загруженный байт - это ноль:
                beqz    $a0, exit
; декремент str_len:
                addiu   $v1, -1    ; branch delay slot
loc_6C:
; в этот момент, $a0=загруженный байт, $a2=0xD (символ CR) и $a3=0xA (символ LF)
; загруженный байт - это CR? тогда перейти на loc_7C:
                beq     $a0, $a2, loc_7C
                addiu   $v0, -1    ; branch delay slot
; загруженный байт - это LF? перейти на выход, если это не LF:
                bne     $a0, $a3, exit
                or      $at, $zero ; branch delay slot, NOP
loc_7C:
; загруженный байт в этот момент это CR
; перейти на loc_5c (начало тела цикла) если str_len (в $v0) не ноль:
                bnez    $v0, loc_5C
; одновременно с этим, записать ноль в этом месте памяти:
                sb      $zero, 0($a1) ; branch delay slot
; метка "exit" была так названа мною:
exit:
                lw      $ra, 0x20+saved_RA($sp)
                move    $v0, $s0
                lw      $s0, 0x20+saved_S0($sp)
                jr      $ra
                addiu   $sp, 0x20     ; branch delay slot
```

Регистры с префиксом S- называются «saved temporaries», так что, значение $S0 сохраняется в локальном стеке и восстанавливается во время выхода.

Глава 48

Функция toupper()

Еще одна очень востребованная функция конвертирует символ из строчного в заглавный, если нужно:

```
char toupper (char c)
{
        if(c>='a' && c<='z')
                return c-'a'+'A';
        else
                return c;
}
```

Выражение `'a'+'A'` оставлено в исходном коде для удобства чтения, конечно, оно соптимизируется [1].

ASCII-код символа «a» это 97 (или 0x61), и 65 (или 0x41) для символа «A». Разница (или расстояние) между ними в ASCII-таблица это 32 (или 0x20).

Для лучшего понимания, читатель может посмотреть на стандартную 7-битную таблицу ASCII:



Characters in the coded character set ascii.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0x	C-@	C-a	C-b	C-c	C-d	C-e	C-f	C-g	C-h	TAB	C-j	C-k	C-l	RET	C-n	C-o
1x	C-p	C-q	C-r	C-s	C-t	C-u	C-v	C-w	C-x	C-y	C-z	ESC	C-\	C-]	C-^	C-_
2x		!	"	#	$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
3x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4x	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5x	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	
6x	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7x	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{	|	}	~	DEL

Рис. 48.1: 7-битная таблица ASCII в Emacs

48.1. x64

48.1.1. Две операции сравнения

Неоптимизирующий MSVC прямолинеен: код проверят, находится ли входной символ в интервале [97..122] (или в интервале ['a'..'z']) и вычитает 32 в таком случае. Имеется также небольшой артефакт компилятора:

Листинг 48.1: Неоптимизирующий MSVC 2013 (x64)

```
c$ = 8
toupper PROC
        mov     BYTE PTR [rsp+8], cl
        movsx   eax, BYTE PTR c$[rsp]
        cmp     eax, 97
        jl      SHORT $LN2@toupper
        movsx   eax, BYTE PTR c$[rsp]
        cmp     eax, 122
```

[1] Впрочем, если быть дотошным, вполне могут до сих пор существовать компиляторы, которые не оптимизируют подобное и оставляют в коде.

```
9          jg      SHORT $LN2@toupper
10         movsx   eax, BYTE PTR c$[rsp]
11         sub     eax, 32
12         jmp     SHORT $LN3@toupper
13         jmp     SHORT $LN1@toupper ; compiler artefact
14 $LN2@toupper:
15         movzx   eax, BYTE PTR c$[rsp] ; unnecessary casting
16 $LN1@toupper:
17 $LN3@toupper: ; compiler artefact
18         ret     0
19 toupper ENDP
```

Важно отметить что (на строке 3) входной байт загружается в 64-битный слот локального стека. Все остальные биты ([8..63]) не трогаются, т.е. содержат случайный шум (вы можете увидеть его в отладчике). Все инструкции работают только с байтами, так что всё нормально. Последняя инструкция MOVZX на строке 15 берет байт из локального стека и расширяет его до 32-битного *int*, дополняя нулями.

Неоптимизирующий GCC делает почти то же самое:

Листинг 48.2: Неоптимизирующий GCC 4.9 (x64)

```
toupper:
        push    rbp
        mov     rbp, rsp
        mov     eax, edi
        mov     BYTE PTR [rbp-4], al
        cmp     BYTE PTR [rbp-4], 96
        jle     .L2
        cmp     BYTE PTR [rbp-4], 122
        jg      .L2
        movzx   eax, BYTE PTR [rbp-4]
        sub     eax, 32
        jmp     .L3
.L2:
        movzx   eax, BYTE PTR [rbp-4]
.L3:
        pop     rbp
        ret
```

48.1.2. Одна операция сравнения

Оптимизирующий MSVC работает лучше, он генерирует только одну операцию сравнения:

Листинг 48.3: Оптимизирующий MSVC 2013 (x64)

```
toupper PROC
        lea     eax, DWORD PTR [rcx-97]
        cmp     al, 25
        ja      SHORT $LN2@toupper
        movsx   eax, cl
        sub     eax, 32
        ret     0
$LN2@toupper:
        movzx   eax, cl
        ret     0
toupper ENDP
```

Уже было описано, как можно заменить две операции сравнения на одну: 42.2.1 (стр. 520).

Мы бы переписал это на Си/Си++ так:

```
int tmp=c-97;

if (tmp>25)
        return c;
else
        return c-32;
```

Переменная *tmp* должна быть знаковая. При помощи этого, имеем две операции вычитания в случае конверсии плюс одну операцию сравнения. В то время как оригинальный алгоритм использует две операции сравнения плюс одну операцию вычитания.

Оптимизирующий GCC даже лучше, он избавился от переходов (а это хорошо: 33.1 (стр. 476)) используя инструцкию CMOVcc:

Листинг 48.4: Оптимизирующий GCC 4.9 (x64)

```
1 toupper:
2         lea     edx, [rdi-97] ; 0x61
3         lea     eax, [rdi-32] ; 0x20
4         cmp     dl, 25
5         cmova   eax, edi
6         ret
```

На строке 3 код готовит уже сконвертированное значение заранее, как если бы коверсия всегда происходила. На строке 5 это значение в EAX заменяется нетронутым входным значением, если конверсия не нужна. И тогда это значение (конечно, неверное), просто выбрасывается. Вычитание с упреждением это цена, которую компилятор платит за отсутствие условных переходов.

48.2. ARM

Оптимизирующий Keil для режима ARM также генерирует только одну операцию сравнения:

Листинг 48.5: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим ARM)

```
toupper PROC
        SUB      r1,r0,#0x61
        CMP      r1,#0x19
        SUBLS    r0,r0,#0x20
        ANDLS    r0,r0,#0xff
        BX       lr
        ENDP
```

SUBLS и ANDLS исполняются только если значение R1 меньше чем 0x19 (или равно). Они и делают конверсию.

Оптимизирующий Keil для режима Thumb также генерирует только одну операцию сравнения:

Листинг 48.6: Оптимизирующий Keil 6/2013 (Режим Thumb)

```
toupper PROC
        MOVS     r1,r0
        SUBS     r1,r1,#0x61
        CMP      r1,#0x19
        BHI      |L0.14|
        SUBS     r0,r0,#0x20
        LSLS     r0,r0,#24
        LSRS     r0,r0,#24
|L0.14|
        BX       lr
        ENDP
```

Последние две инструкции LSLS и LSRS работают как AND `reg, 0xFF`: это аналог Си/Си++-выражения $(i << 24) >> 24$. Очевидно, Keil для режима Thumb решил что две 2-байтных инструкции это короче чем код, загружающий константу 0xFF плюс инструкция AND.

48.2.1. GCC для ARM64

Листинг 48.7: Неоптимизирующий GCC 4.9 (ARM64)

```
toupper:
        sub     sp, sp, #16
        strb    w0, [sp,15]
        ldrb    w0, [sp,15]
        cmp     w0, 96
        bls     .L2
        ldrb    w0, [sp,15]
```

```
        cmp     w0, 122
        bhi     .L2
        ldrb    w0, [sp,15]
        sub     w0, w0, #32
        uxtb    w0, w0
        b       .L3
.L2:
        ldrb    w0, [sp,15]
.L3:
        add     sp, sp, 16
        ret
```

Листинг 48.8: Оптимизирующий GCC 4.9 (ARM64)

```
toupper:
        uxtb    w0, w0
        sub     w1, w0, #97
        uxtb    w1, w1
        cmp     w1, 25
        bhi     .L2
        sub     w0, w0, #32
        uxtb    w0, w0
.L2:
        ret
```

48.3. Итог

Все эти оптимизации компиляторов очень популярны в наше время и практикующий reverse engineer обычно часто видит такие варианты кода.

Глава 49

Неверно дизассемблированный код

Практикующие reverse engineer-ы часто сталкиваются с неверно дизассемблированным кодом .

49.1. Дизассемблирование началось в неверном месте (x86)

В отличие от ARM и MIPS (где у каждой инструкции длина или 2 или 4 байта), x86-инструкции имеют переменную длину, так что, любой дизассемблер, начиная работу с середины x86-инструкции, может выдать неверные результаты.

Как пример:

```
add     [ebp-31F7Bh], cl
dec     dword ptr [ecx-3277Bh]
dec     dword ptr [ebp-2CF7Bh]
inc     dword ptr [ebx-7A76F33Ch]
fdiv    st(4), st
db 0FFh
dec     dword ptr [ecx-21F7Bh]
dec     dword ptr [ecx-22373h]
dec     dword ptr [ecx-2276Bh]
dec     dword ptr [ecx-22B63h]
dec     dword ptr [ecx-22F4Bh]
dec     dword ptr [ecx-23343h]
jmp     dword ptr [esi-74h]
xchg    eax, ebp
clc
std
db 0FFh
db 0FFh
mov     word ptr [ebp-214h], cs ; <- дизассемблер наконец нашел здесь правильный старт
mov     word ptr [ebp-238h], ds
mov     word ptr [ebp-23Ch], es
mov     word ptr [ebp-240h], fs
mov     word ptr [ebp-244h], gs
pushf
pop     dword ptr [ebp-210h]
mov     eax, [ebp+4]
mov     [ebp-218h], eax
lea     eax, [ebp+4]
mov     [ebp-20Ch], eax
mov     dword ptr [ebp-2D0h], 10001h
mov     eax, [eax-4]
mov     [ebp-21Ch], eax
mov     eax, [ebp+0Ch]
mov     [ebp-320h], eax
mov     eax, [ebp+10h]
mov     [ebp-31Ch], eax
mov     eax, [ebp+4]
mov     [ebp-314h], eax
call    ds:IsDebuggerPresent
mov     edi, eax
lea     eax, [ebp-328h]
push    eax
```

```
 call    sub_407663
 pop     ecx
 test    eax, eax
 jnz     short loc_402D7B
```

В начале мы видим неверно дизассемблированные инструкции, но потом, так или иначе, дизассемблер находит верный след .

49.2. Как выглядят случайные данные в дизассемблированном виде?

Общее, что можно сразу заметить, это:

- Необычно большой разброс инструкций. Самые частые x86-инструкции это PUSH, MOV, CALL, но здесь мы видим инструкции из любых групп: FPU-инструкции, инструкции IN/OUT, редкие и системные инструкции, всё друг с другом смешано в одном месте. .
- Большие и случайные значения, смещения, immediates.
- Переходы с неверными смещениями часто имеют адрес перехода в середину другой инструкции .

Листинг 49.1: случайный шум (x86)

```
    mov     bl, 0Ch
    mov     ecx, 0D38558Dh
    mov     eax, ds:2C869A86h
    db      67h
    mov     dl, 0CCh
    insb
    movsb
    push    eax
    xor     [edx-53h], ah
    fcom    qword ptr [edi-45A0EF72h]
    pop     esp
    pop     ss
    in      eax, dx
    dec     ebx
    push    esp
    lds     esp, [esi-41h]
    retf
    rcl     dword ptr [eax], cl
    mov     cl, 9Ch
    mov     ch, 0DFh
    push    cs
    insb
    mov     esi, 0D9C65E4Dh
    imul    ebp, [ecx], 66h
    pushf
    sal     dword ptr [ebp-64h], cl
    sub     eax, 0AC433D64h
    out     8Ch, eax
    pop     ss
    sbb     [eax], ebx
    aas
    xchg    cl, [ebx+ebx*4+14B31Eh]
    jecxz   short near ptr loc_58+1
    xor     al, 0C6h
    inc     edx
    db      36h
    pusha
    stosb
    test    [ebx], ebx
    sub     al, 0D3h ; 'L'
    pop     eax
    stosb

loc_58: ; CODE XREF: seg000:0000004A
    test    [esi], eax
    inc     ebp
    das
```

```
    db      64h
    pop     ecx
    das
    hlt

    pop     edx
    out     0B0h, al
    lodsb
    push    ebx
    cdq
    out     dx, al
    sub     al, 0Ah
    sti
    outsd
    add     dword ptr [edx], 96FCBE4Bh
    and     eax, 0E537EE4Fh
    inc     esp
    stosd
    cdq
    push    ecx
    in      al, 0CBh
    mov     ds:0D114C45Ch, al
    mov     esi, 659D1985h
```

Листинг 49.2: случайный шум (x86-64)

```
    lea     esi, [rax+rdx*4+43558D29h]

loc_AF3: ; CODE XREF: seg000:0000000000000B46
    rcl     byte ptr [rsi+rax*8+29BB423Ah], 1
    lea     ecx, cs:0FFFFFFFFB2A6780Fh
    mov     al, 96h
    mov     ah, 0CEh
    push    rsp
    lods    byte ptr [esi]

    db  2Fh ; /

    pop     rsp
    db      64h
    retf    0E993h

    cmp     ah, [rax+4Ah]
    movzx   rsi, dword ptr [rbp-25h]
    push    4Ah
    movzx   rdi, dword ptr [rdi+rdx*8]

    db  9Ah

    rcr     byte ptr [rax+1Dh], cl
    lodsd
    xor     [rbp+6CF20173h], edx
    xor     [rbp+66F8B593h], edx
    push    rbx
    sbb     ch, [rbx-0Fh]
    stosd
    int     87h
    db      46h, 4Ch
    out     33h, rax
    xchg    eax, ebp
    test    ecx, ebp
    movsd
    leave
    push    rsp

    db  16h

    xchg    eax, esi
    pop     rdi
```

```
loc_B3D: ; CODE XREF: seg000:0000000000000B5F
    mov     ds:93CA685DF98A90F9h, eax
    jnz     short near ptr loc_AF3+6
    out     dx, eax
    cwde
    mov     bh, 5Dh ; ']'
    movsb
    pop     rbp
```

Листинг 49.3: случайный шум (ARM (Режим ARM))

```
BLNE    0xFE16A9D8
BGE     0x1634D0C
SVCCS   0x450685
STRNVT  R5, [PC],#-0x964
LDCGE   p6, c14, [R0],#0x168
STCCSL  p9, c9, [LR],#0x14C
CMNHIP  PC, R10,LSL#22
FLDMIADNV LR!, {D4}
MCR     p5, 2, R2,c15,c6, 4
BLGE    0x1139558
BLGT    0xFF9146E4
STRNEB  R5, [R4],#0xCA2
STMNEIB R5, {R0,R4,R6,R7,R9-SP,PC}
STMIA   R8, {R0,R2-R4,R7,R8,R10,SP,LR}^
STRB    SP, [R8],PC,ROR#18
LDCCS   p9, c13, [R6,#0x1BC]
LDRGE   R8, [R9,#0x66E]
STRNEB  R5, [R8],#-0x8C3
STCCSL  p15, c9, [R7,#-0x84]
RSBLS   LR, R2, R11,ASR LR
SVCGT   0x9B0362
SVCGT   0xA73173
STMNEDB R11!, {R0,R1,R4-R6,R8,R10,R11,SP}
STR     R0, [R3],#-0xCE4
LDCGT   p15, c8, [R1,#0x2CC]
LDRCCB  R1, [R11],-R7,ROR#30
BLLT    0xFED9D58C
BL      0x13E60F4
LDMVSIB R3!, {R1,R4-R7}^
USATNE  R10, #7, SP,LSL#11
LDRGEB  LR, [R1],#0xE56
STRPLT  R9, [LR],#0x567
LDRLT   R11, [R1],#-0x29B
SVCNV   0x12DB29
MVNNVS  R5, SP,LSL#25
LDCL    p8, c14, [R12,#-0x288]
STCNEL  p2, c6, [R6,#-0xBC]!
SVCNV   0x2E5A2F
BLX     0x1A8C97E
TEQGE   R3, #0x1100000
STMLSIA R6, {R3,R6,R10,R11,SP}
BICPLS  R12, R2, #0x5800
BNE     0x7CC408
TEQGE   R2, R4,LSL#20
SUBS    R1, R11, #0x28C
BICVS   R3, R12, R7,ASR R0
LDRMI   R7, [LR],R3,LSL#21
BLMI    0x1A79234
STMVCDB R6, {R0-R3,R6,R7,R10,R11}
EORMI   R12, R6, #0xC5
MCRRCS  p1, 0xF, R1,R3,c2
```

Листинг 49.4: случайный шум (ARM (Режим Thumb))

```
    LSRS    R3, R6, #0x12
    LDRH    R1, [R7,#0x2C]
    SUBS    R0, #0x55 ; 'U'
    ADR     R1, loc_3C
    LDR     R2, [SP,#0x218]
```

```
    CMP     R4, #0x86
    SXTB    R7, R4
    LDR     R4, [R1,#0x4C]
    STR     R4, [R4,R2]
    STR     R0, [R6,#0x20]
    BGT     0xFFFFFF72
    LDRH    R7, [R2,#0x34]
    LDRSH   R0, [R2,R4]
    LDRB    R2, [R7,R2]

    DCB 0x17
    DCB 0xED

    STRB    R3, [R1,R1]
    STR     R5, [R0,#0x6C]
    LDMIA   R3, {R0-R5,R7}
    ASRS    R3, R2, #3
    LDR     R4, [SP,#0x2C4]
    SVC     0xB5
    LDR     R6, [R1,#0x40]
    LDR     R5, =0xB2C5CA32
    STMIA   R6, {R1-R4,R6}
    LDR     R1, [R3,#0x3C]
    STR     R1, [R5,#0x60]
    BCC     0xFFFFFF70
    LDR     R4, [SP,#0x1D4]
    STR     R5, [R5,#0x40]
    ORRS    R5, R7

loc_3C ; DATA XREF: ROM:00000006
    B       0xFFFFFF98
```

Листинг 49.5: случайный шум (MIPS little endian)

```
    lw      $t9, 0xCB3($t5)
    sb      $t5, 0x3855($t0)
    sltiu   $a2, $a0, -0x657A
    ldr     $t4, -0x4D99($a2)
    daddi   $s0, $s1, 0x50A4
    lw      $s7, -0x2353($s4)
    bgtzl   $a1, 0x17C5C

    .byte 0x17
    .byte 0xED
    .byte 0x4B  # K
    .byte 0x54  # T

    lwc2    $31, 0x66C5($sp)
    lwu     $s1, 0x10D3($a1)
    ldr     $t6, -0x204B($zero)
    lwc1    $f30, 0x4DBE($s2)
    daddiu  $t1, $s1, 0x6BD9
    lwu     $s5, -0x2C64($v1)
    cop0    0x13D642D
    bne     $gp, $t4, 0xFFFF9EF0
    lh      $ra, 0x1819($s1)
    sdl     $fp, -0x6474($t8)
    jal     0x78C0050
    ori     $v0, $s2, 0xC634
    blez    $gp, 0xFFFEA9D4
    swl     $t8, -0x2CD4($s2)
    sltiu   $a1, $k0, 0x685
    sdc1    $f15, 0x5964($at)
    sw      $s0, -0x19A6($a1)
    sltiu   $t6, $a3, -0x66AD
    lb      $t7, -0x4F6($t3)
    sd      $fp, 0x4B02($a1)
```

Также важно помнить, что хитрым образом написанный код для распаковки и дешифровки (включая самомодифицирующийся), также может выглядеть как случайный шум, тем не менее, он исполняется корректно.

Глава 50

Обфускация

Обфускация это попытка спрятать код (или его значение) от reverse engineer-а .

50.1. Текстовые строки

Как мы увидели в (57 (стр. 672)) текстовые строки могут быть крайне полезны. Знающие об этом программисты могут попытаться их спрятать так, чтобы их не было видно в IDA или любом шестнадцатеричном редакторе .

Вот простейший метод.

Вот как строка может быть сконструирована:

```
mov     byte ptr [ebx], 'h'
mov     byte ptr [ebx+1], 'e'
mov     byte ptr [ebx+2], 'l'
mov     byte ptr [ebx+3], 'l'
mov     byte ptr [ebx+4], 'o'
mov     byte ptr [ebx+5], ' '
mov     byte ptr [ebx+6], 'w'
mov     byte ptr [ebx+7], 'o'
mov     byte ptr [ebx+8], 'r'
mov     byte ptr [ebx+9], 'l'
mov     byte ptr [ebx+10], 'd'
```

Строка также может сравниваться с другой:

```
mov     ebx, offset username
cmp     byte ptr [ebx], 'j'
jnz     fail
cmp     byte ptr [ebx+1], 'o'
jnz     fail
cmp     byte ptr [ebx+2], 'h'
jnz     fail
cmp     byte ptr [ebx+3], 'n'
jnz     fail
jz      it_is_john
```

В обоих случаях, эти строки нельзя так просто найти в шестнадцатеричном редакторе.

Кстати, точно также со строками можно работать в тех случаях, когда строку нельзя разместить в сегменте данных, например, в PIC, или в шелл-коде.

Еще метод с использованием функции `sprintf()` для конструирования:

```
sprintf(buf, "%s%c%s%c%s", "hel",'l',"o w",'o',"rld");
```

Код выглядит ужасно, но как простейшая мера для анти-реверсинга, это может помочь.

Текстовые строки могут также присутствовать в зашифрованном виде, в таком случае, их использование будет предварять вызов функции для дешифровки. Например: 78.2 (стр. 778).

50.2. Исполняемый код

50.2.1. Вставка мусора

Обфускация исполняемого кода — это вставка случайного мусора (между настоящим кодом), который исполняется, но не делает ничего полезного.

Просто пример:

Листинг 50.1: оригинальный код

```
add     eax, ebx
mul     ecx
```

Листинг 50.2: obfuscated code

```
xor     esi, 011223344h ; мусор
add     esi, eax        ; мусор
add     eax, ebx
mov     edx, eax        ; мусор
shl     edx, 4          ; мусор
mul     ecx
xor     esi, ecx        ; мусор
```

Здесь код-мусор использует регистры, которые не используются в настоящем коде (ESI и EDX). Впрочем, промежуточные результаты полученные при исполнении настоящего кода вполне могут использоваться кодом-мусором для бóльшей путаницы — почему нет?

50.2.2. Замена инструкций на раздутые эквиваленты

- MOV op1, op2 может быть заменена на пару PUSH op2 / POP op1.
- JMP label может быть заменена на пару PUSH label / RET. IDA не покажет ссылок на эту метку.
- CALL label может быть заменена на следующую тройку инструкций: PUSH label_after_CALL_instruction / PUSH label / RET.
- PUSH op также можно заменить на пару инструкций: SUB ESP, 4 (или 8) / MOV [ESP], op.

50.2.3. Всегда исполняющийся/никогда не исполняющийся код

Если разработчик уверен, что в ESI всегда будет 0 в этом месте :

```
mov     esi, 1
...     ; какой-то не трогающий ESI код
dec     esi
...     ; какой-то не трогающий ESI код
cmp     esi, 0
jz      real_code
; фальшивый багаж
real_code:
```

Reverse engineer-у понадобится какое-то время чтобы с этим разобраться.

Это также называется *opaque predicate*.

Еще один пример (и снова разработчик уверен, что ESI — всегда ноль):

```
add     eax, ebx        ; реальный код
mul     ecx             ; реальный код
add     eax, esi        ; opaque predicate. вместо ADD тут может быть XOR, AND или SHL, и т.д.
```

50.2.4. Сделать побольше путаницы

```
instruction 1
instruction 2
instruction 3
```

Можно заменить на:

```
begin:          jmp     ins1_label

ins2_label:     instruction 2
                jmp     ins3_label

ins3_label:     instruction 3
                jmp     exit:

ins1_label:     instruction 1
                jmp     ins2_label
exit:
```

50.2.5. Использование косвенных указателей

```
dummy_data1     db      100h dup (0)
message1        db      'hello world',0

dummy_data2     db      200h dup (0)
message2        db      'another message',0

func            proc
                ...
                mov     eax, offset dummy_data1 ; PE or ELF reloc here
                add     eax, 100h
                push    eax
                call    dump_string
                ...
                mov     eax, offset dummy_data2 ; PE or ELF reloc here
                add     eax, 200h
                push    eax
                call    dump_string
                ...
func            endp
```

IDA покажет ссылки на dummy_data1 и dummy_data2, но не на сами текстовые строки.

К глобальным переменным и даже функциям можно обращаться так же .

50.3. Виртуальная машина / псевдо-код

Программист может также создать свой собственный ЯП или ISA и интерпретатор для него. (Как версии Visual Basic перед 5.0, .NET or Java machines). Reverse engineer-у придется потратить какое-то время для понимания деталей всех инструкций в ISA. Ему также возможно придется писать что-то вроде дизассемблера/декомпилятора .

50.4. Еще кое-что

Моя попытка (хотя и слабая) пропатчить компилятор Tiny C чтобы он выдавал обфусцированный код : http://go.yurichev.com/17220.

Использование инструкции MOV для сложных вещей : [Dol13].

50.5. Упражнения

50.5.1. Упражнение #1

Это очень короткая программа, скомпилированная моим пропатченным компилятором Tiny C [1]. Попробуйте разобраться, что она делает.

beginners.re.

Ответ: G.1.15 (стр. 991).

[1] blog.yurichev.com

Глава 51

Си++

51.1. Классы

51.1.1. Простой пример

Внутреннее представление классов в Си++ почти такое же, как и представление структур.

Давайте попробуем простой пример с двумя переменными, двумя конструкторами и одним методом:

```
#include <stdio.h>

class c
{
private:
    int v1;
    int v2;
public:
    c() // конструктор по умолчанию
    {
        v1=667;
        v2=999;
    };

    c(int a, int b) // конструктор
    {
        v1=a;
        v2=b;
    };

    void dump()
    {
        printf ("%d; %d\n", v1, v2);
    };
};

int main()
{
    class c c1;
    class c c2(5,6);

    c1.dump();
    c2.dump();

    return 0;
};
```

MSVC — x86

Вот как выглядит `main()` на ассемблере:

Листинг 51.1: MSVC

```
_c2$ = -16 ; size = 8
_c1$ = -8  ; size = 8
_main PROC
    push ebp
    mov  ebp, esp
    sub  esp, 16
    lea  ecx, DWORD PTR _c1$[ebp]
    call ??0c@@QAE@XZ ; c::c
    push 6
    push 5
    lea  ecx, DWORD PTR _c2$[ebp]
    call ??0c@@QAE@HH@Z ; c::c
    lea  ecx, DWORD PTR _c1$[ebp]
    call ?dump@c@@QAEXXZ ; c::dump
    lea  ecx, DWORD PTR _c2$[ebp]
    call ?dump@c@@QAEXXZ ; c::dump
    xor  eax, eax
    mov  esp, ebp
    pop  ebp
    ret  0
_main ENDP
```

Вот что происходит. Под каждый экземпляр класса c выделяется по 8 байт, столько же, сколько нужно для хранения двух переменных.

Для *c1* вызывается конструктор по умолчанию без аргументов ??0c@@QAE@XZ. Для *c2* вызывается другой конструктор ??0c@@QAE@HH@Z и передаются два числа в качестве аргументов.

А указатель на объект (*this* в терминологии Си++) передается в регистре ECX. Это называется thiscall (51.1.1 (стр. 564)) — метод передачи указателя на объект.

В данном случае, MSVC делает это через ECX. Необходимо помнить, что это не стандартизированный метод, и другие компиляторы могут делать это иначе, например, через первый аргумент функции (как GCC).

Почему у имен функций такие странные имена? Это name mangling.

В Си++, у класса, может иметься несколько методов с одинаковыми именами, но аргументами разных типов — это полиморфизм. Ну и конечно, у разных классов могут быть методы с одинаковыми именами.

Name mangling позволяет закодировать имя класса + имя метода + типы всех аргументов метода в одной ASCII-строке, которая затем используется как внутреннее имя функции. Это все потому что ни компоновщик[1], ни загрузчик DLL ОС (мангленные имена могут быть среди экспортов/импортов в DLL), ничего не знают о Си++ или ООП[2].

Далее вызывается два раза dump().

Теперь смотрим на код в конструкторах:

Листинг 51.2: MSVC

```
_this$ = -4       ; size = 4
??0c@@QAE@XZ PROC ; c::c, COMDAT
; _this$ = ecx
    push ebp
    mov  ebp, esp
    push ecx
    mov  DWORD PTR _this$[ebp], ecx
    mov  eax, DWORD PTR _this$[ebp]
    mov  DWORD PTR [eax], 667
    mov  ecx, DWORD PTR _this$[ebp]
    mov  DWORD PTR [ecx+4], 999
    mov  eax, DWORD PTR _this$[ebp]
    mov  esp, ebp
    pop  ebp
    ret  0
??0c@@QAE@XZ ENDP ; c::c

_this$ = -4 ; size = 4
_a$ = 8     ; size = 4
_b$ = 12    ; size = 4
```

[1] linker
[2] Объектно-Ориентированное Программирование

```
??0c@@QAE@HH@Z PROC ; c::c, COMDAT
; _this$ = ecx
    push ebp
    mov  ebp, esp
    push ecx
    mov  DWORD PTR _this$[ebp], ecx
    mov  eax, DWORD PTR _this$[ebp]
    mov  ecx, DWORD PTR _a$[ebp]
    mov  DWORD PTR [eax], ecx
    mov  edx, DWORD PTR _this$[ebp]
    mov  eax, DWORD PTR _b$[ebp]
    mov  DWORD PTR [edx+4], eax
    mov  eax, DWORD PTR _this$[ebp]
    mov  esp, ebp
    pop  ebp
    ret  8
??0c@@QAE@HH@Z ENDP ; c::c
```

Конструкторы — это просто функции, они используют указатель на структуру в ECX, копируют его себе в локальную переменную, хотя это и не обязательно.

Из стандарта Си++ мы знаем [ISO13, с. 12.1] что конструкторы не должны возвращать значение. В реальности, внутри, конструкторы возвращают указатель на созданный объект, т.е. , *this*.

И еще метод dump():

Листинг 51.3: MSVC

```
_this$ = -4          ; size = 4
?dump@c@@QAEXXZ PROC ; c::dump, COMDAT
; _this$ = ecx
    push ebp
    mov  ebp, esp
    push ecx
    mov  DWORD PTR _this$[ebp], ecx
    mov  eax, DWORD PTR _this$[ebp]
    mov  ecx, DWORD PTR [eax+4]
    push ecx
    mov  edx, DWORD PTR _this$[ebp]
    mov  eax, DWORD PTR [edx]
    push eax
    push OFFSET ??_C@_07NJBDCIEC@?$CFd?$DL?5?$CFd?6?$AA@
    call _printf
    add  esp, 12
    mov  esp, ebp
    pop  ebp
    ret  0
?dump@c@@QAEXXZ ENDP ; c::dump
```

Все очень просто, dump() берет указатель на структуру состоящую из двух *int* через ECX, выдергивает оттуда две переменные и передает их в printf().

А если скомпилировать с оптимизацией (/Ox), то кода будет намного меньше:

Листинг 51.4: MSVC

```
??0c@@QAE@XZ PROC ; c::c, COMDAT
; _this$ = ecx
    mov  eax, ecx
    mov  DWORD PTR [eax], 667
    mov  DWORD PTR [eax+4], 999
    ret  0
??0c@@QAE@XZ ENDP ; c::c

_a$ = 8  ; size = 4
_b$ = 12 ; size = 4
??0c@@QAE@HH@Z PROC ; c::c, COMDAT
; _this$ = ecx
    mov  edx, DWORD PTR _b$[esp-4]
    mov  eax, ecx
    mov  ecx, DWORD PTR _a$[esp-4]
    mov  DWORD PTR [eax], ecx
```

```
    mov  DWORD PTR [eax+4], edx
    ret  8
??0c@@QAE@HH@Z ENDP ; c::c

?dump@c@@QAEXXZ PROC ; c::dump, COMDAT
; _this$ = ecx
    mov  eax, DWORD PTR [ecx+4]
    mov  ecx, DWORD PTR [ecx]
    push eax
    push ecx
    push OFFSET ??_C@_07NJBDCIEC@?$CFd?$DL?5?$CFd?6?$AA@
    call _printf
    add  esp, 12
    ret  0
?dump@c@@QAEXXZ ENDP ; c::dump
```

Вот и все. Единственное о чем еще нужно сказать, это о том, что в функции `main()`, когда вызывался второй конструктор с двумя аргументами, за ним не корректировался стек при помощи `add esp, X`. В то же время, в конце конструктора вместо RET имеется `RET 8`.

Это потому что здесь используется thiscall (51.1.1 (стр. 564)), который, вместе с stdcall (64.2 (стр. 689)) (все это — методы передачи аргументов через стек), предлагает вызываемой функции корректировать стек. Инструкция `ret X` сначала прибавляет X к ESP, затем передает управление вызывающей функции.

См. также в соответствующем разделе о способах передачи аргументов через стек (64 (стр. 689)).

Еще, кстати, нужно отметить, что именно компилятор решает, когда вызывать конструктор и деструктор — но это и так известно из основ языка Си++.

MSVC — x86-64

Как мы уже знаем, в x86-64 первые 4 аргумента функции передаются через регистры RCX, RDX, R8, R9, а остальные — через стек . Тем не менее, указатель на объект *this* передается через RCX, а первый аргумент метода — в RDX, и т.д. Здесь это видно во внутренностях метода `c(int a, int b)`:

Листинг 51.5: Оптимизирующий MSVC 2012 x64

```
; void dump()

?dump@c@@QEAAXXZ PROC ; c::dump
    mov    r8d, DWORD PTR [rcx+4]
    mov    edx, DWORD PTR [rcx]
    lea    rcx, OFFSET FLAT:??_C@_07NJBDCIEC@?$CFd?$DL?5?$CFd?6?$AA@ ; '%d; %d'
    jmp    printf
?dump@c@@QEAAXXZ ENDP ; c::dump

; c(int a, int b)

??0c@@QEAA@HH@Z PROC ; c::c
    mov    DWORD PTR [rcx], edx   ; первый аргумент: a
    mov    DWORD PTR [rcx+4], r8d ; второй аргумент: b
    mov    rax, rcx
    ret    0
??0c@@QEAA@HH@Z ENDP ; c::c

; конструктор по умолчанию

??0c@@QEAA@XZ PROC ; c::c
    mov    DWORD PTR [rcx], 667
    mov    DWORD PTR [rcx+4], 999
    mov    rax, rcx
    ret    0
??0c@@QEAA@XZ ENDP ; c::c
```

Тип *int* в x64 остается 32-битным [3], поэтому здесь используются 32-битные части регистров .

В методе `dump()` вместо RET мы видим `JMP printf`, этот *хак* мы рассматривали ранее : 13.1.1 (стр. 148).

[3] Вероятно, так решили для упрощения портирования Си/Си++-кода на x64

GCC — x86

В GCC 4.4.1 всё почти так же, за исключением некоторых различий.

Листинг 51.6: GCC 4.4.1

```
     public main
main proc near

var_20 = dword ptr -20h
var_1C = dword ptr -1Ch
var_18 = dword ptr -18h
var_10 = dword ptr -10h
var_8  = dword ptr -8

    push ebp
    mov  ebp, esp
    and  esp, 0FFFFFFF0h
    sub  esp, 20h
    lea  eax, [esp+20h+var_8]
    mov  [esp+20h+var_20], eax
    call _ZN1cC1Ev
    mov  [esp+20h+var_18], 6
    mov  [esp+20h+var_1C], 5
    lea  eax, [esp+20h+var_10]
    mov  [esp+20h+var_20], eax
    call _ZN1cC1Eii
    lea  eax, [esp+20h+var_8]
    mov  [esp+20h+var_20], eax
    call _ZN1c4dumpEv
    lea  eax, [esp+20h+var_10]
    mov  [esp+20h+var_20], eax
    call _ZN1c4dumpEv
    mov  eax, 0
    leave
    retn
main endp
```

Здесь мы видим, что применяется иной *name mangling* характерный для стандартов GNU [4] Во-вторых, указатель на экземпляр передается как первый аргумент функции — конечно же, скрыто от программиста.

Это первый конструктор:

```
                public _ZN1cC1Ev ; weak
_ZN1cC1Ev       proc near               ; CODE XREF: main+10

arg_0           = dword ptr  8

                push    ebp
                mov     ebp, esp
                mov     eax, [ebp+arg_0]
                mov     dword ptr [eax], 667
                mov     eax, [ebp+arg_0]
                mov     dword ptr [eax+4], 999
                pop     ebp
                retn
_ZN1cC1Ev       endp
```

Он просто записывает два числа по указателю, переданному в первом (и единственном) аргументе.

Второй конструктор:

```
                public _ZN1cC1Eii
_ZN1cC1Eii      proc near

arg_0           = dword ptr  8
arg_4           = dword ptr  0Ch
arg_8           = dword ptr  10h

                push    ebp
```

[4] Еще о name mangling разных компиляторов: [Fog14].

```
                mov     ebp, esp
                mov     eax, [ebp+arg_0]
                mov     edx, [ebp+arg_4]
                mov     [eax], edx
                mov     eax, [ebp+arg_0]
                mov     edx, [ebp+arg_8]
                mov     [eax+4], edx
                pop     ebp
                retn
_ZN1cC1Eii      endp
```

Это функция, аналог которой мог бы выглядеть так:

```
void ZN1cC1Eii (int *obj, int a, int b)
{
  *obj=a;
  *(obj+1)=b;
};
```

...что, в общем, предсказуемо.

И функция dump():

```
                public _ZN1c4dumpEv
_ZN1c4dumpEv    proc near

var_18          = dword ptr -18h
var_14          = dword ptr -14h
var_10          = dword ptr -10h
arg_0           = dword ptr  8

                push    ebp
                mov     ebp, esp
                sub     esp, 18h
                mov     eax, [ebp+arg_0]
                mov     edx, [eax+4]
                mov     eax, [ebp+arg_0]
                mov     eax, [eax]
                mov     [esp+18h+var_10], edx
                mov     [esp+18h+var_14], eax
                mov     [esp+18h+var_18], offset aDD ; "%d; %d\n"
                call    _printf
                leave
                retn
_ZN1c4dumpEv    endp
```

Эта функция *во внутреннем представлении* имеет один аргумент, через который передается указатель на объект[5] (*this*).

Это можно переписать на Си:

```
void ZN1c4dumpEv (int *obj)
{
  printf ("%d; %d\n", *obj, *(obj+1));
};
```

Таким образом, если брать в учет только эти простые примеры, разница между MSVC и GCC в способе кодирования имен функций (*name mangling*) и передаче указателя на экземпляр класса (через ECX или через первый аргумент).

GCC — x86-64

Первые 6 аргументов, как мы уже знаем, передаются через 6 регистров RDI, RSI, RDX, RCX, R8 and R9 [Mit13], а указатель на *this* через первый (RDI) что мы здесь и видим. Тип *int* 32-битный и здесь. *Хак* с JMP вместо RET используется и здесь .

Листинг 51.7: GCC 4.4.6 x64

```
; конструктор по умолчанию

_ZN1cC2Ev:
```

[5] экземпляр класса

```
    mov  DWORD PTR [rdi], 667
    mov  DWORD PTR [rdi+4], 999
    ret

; c(int a, int b)

_ZN1cC2Eii:
    mov  DWORD PTR [rdi], esi
    mov  DWORD PTR [rdi+4], edx
    ret

; dump()

_ZN1c4dumpEv:
    mov  edx, DWORD PTR [rdi+4]
    mov  esi, DWORD PTR [rdi]
    xor  eax, eax
    mov  edi, OFFSET FLAT:.LC0 ; "%d; %d\n"
    jmp  printf
```

51.1.2. Наследование классов

О наследованных классах можно сказать, что это та же простая структура, которую мы уже рассмотрели, только расширяемая в наследуемых классах.

Возьмем очень простой пример:

```
#include <stdio.h>

class object
{
    public:
        int color;
        object() { };
        object (int color) { this->color=color; };
        void print_color() { printf ("color=%d\n", color); };
};

class box : public object
{
    private:
        int width, height, depth;
    public:
        box(int color, int width, int height, int depth)
        {
            this->color=color;
            this->width=width;
            this->height=height;
            this->depth=depth;
        };
        void dump()
        {
            printf ("this is box. color=%d, width=%d, height=%d, depth=%d\n", color, width, height, ↙
    ↳ depth);
        };
};

class sphere : public object
{
private:
    int radius;
public:
    sphere(int color, int radius)
    {
        this->color=color;
        this->radius=radius;
    };
    void dump()
    {
```

```
        printf ("this is sphere. color=%d, radius=%d\n", color, radius);
    };
};

int main()
{
    box b(1, 10, 20, 30);
    sphere s(2, 40);

    b.print_color();
    s.print_color();

    b.dump();
    s.dump();

    return 0;
};
```

Исследуя сгенерированный код для функций/методов dump(), а также object::print_color(), посмотрим, какая будет разметка памяти для структур-объектов (для 32-битного кода).

Итак, методы dump() разных классов сгенерированные MSVC 2008 с опциями /Ox и /Ob0 [6]

Листинг 51.8: Оптимизирующий MSVC 2008 /Ob0

```
??_C@_09GCEDOLPA@color?$DN?$CFd?6?$AA@ DB 'color=%d', 0aH, 00H ; `string'
?print_color@object@@QAEXXZ PROC ; object::print_color, COMDAT
; _this$ = ecx
    mov  eax, DWORD PTR [ecx]
    push eax

; 'color=%d', 0aH, 00H
    push OFFSET ??_C@_09GCEDOLPA@color?$DN?$CFd?6?$AA@
    call _printf
    add  esp, 8
    ret  0
?print_color@object@@QAEXXZ ENDP ; object::print_color
```

Листинг 51.9: Оптимизирующий MSVC 2008 /Ob0

```
?dump@box@@QAEXXZ PROC ; box::dump, COMDAT
; _this$ = ecx
    mov  eax, DWORD PTR [ecx+12]
    mov  edx, DWORD PTR [ecx+8]
    push eax
    mov  eax, DWORD PTR [ecx+4]
    mov  ecx, DWORD PTR [ecx]
    push edx
    push eax
    push ecx

; 'this is box. color=%d, width=%d, height=%d, depth=%d', 0aH, 00H ; `string'
    push OFFSET ??_C@_0DG@NCNGAADL@this?5is?5box?4?5color?$DN?$CFd?0?5width?$DN?$CFd?0@
    call _printf
    add  esp, 20
    ret  0
?dump@box@@QAEXXZ ENDP ; box::dump
```

Листинг 51.10: Оптимизирующий MSVC 2008 /Ob0

```
?dump@sphere@@QAEXXZ PROC ; sphere::dump, COMDAT
; _this$ = ecx
    mov  eax, DWORD PTR [ecx+4]
    mov  ecx, DWORD PTR [ecx]
    push eax
    push ecx

; 'this is sphere. color=%d, radius=%d', 0aH, 00H
```

[6] опция /Ob0 означает отмену inline expansion, ведь вставка компилятором тела функции/метода прямо в код где он вызывается, может затруднить наши эксперименты

```
    push OFFSET ??_C@_0CF@EFEDJLDC@this?5is?5sphere?4?5color?$DN?$CFd?0?5radius@
    call _printf
    add  esp, 12
    ret  0
?dump@sphere@@QAEXXZ ENDP ; sphere::dump
```

Итак, разметка полей получается следующая:

(базовый класс *object*)

смещение	описание
+0x0	int color

(унаследованные классы)

box:

смещение	описание
+0x0	int color
+0x4	int width
+0x8	int height
+0xC	int depth

sphere:

смещение	описание
+0x0	int color
+0x4	int radius

Посмотрим тело `main()`:

Листинг 51.11: Оптимизирующий MSVC 2008 /Ob0

```
PUBLIC _main
_TEXT SEGMENT
_s$ = -24 ; size = 8
_b$ = -16 ; size = 16
_main PROC
    sub  esp, 24
    push 30
    push 20
    push 10
    push 1
    lea  ecx, DWORD PTR _b$[esp+40]
    call ??0box@@QAE@HHHH@Z ; box::box
    push 40
    push 2
    lea  ecx, DWORD PTR _s$[esp+32]
    call ??0sphere@@QAE@HH@Z ; sphere::sphere
    lea  ecx, DWORD PTR _b$[esp+24]
    call ?print_color@object@@QAEXXZ ; object::print_color
    lea  ecx, DWORD PTR _s$[esp+24]
    call ?print_color@object@@QAEXXZ ; object::print_color
    lea  ecx, DWORD PTR _b$[esp+24]
    call ?dump@box@@QAEXXZ ; box::dump
    lea  ecx, DWORD PTR _s$[esp+24]
    call ?dump@sphere@@QAEXXZ ; sphere::dump
    xor  eax, eax
    add  esp, 24
    ret  0
_main ENDP
```

Наследованные классы всегда должны добавлять свои поля после полей базового класса для того, чтобы методы базового класса могли продолжать работать со своими собственными полями.

Когда метод `object::print_color()` вызывается, ему в качестве `this` передается указатель и на объект типа *box* и на объект типа *sphere*, так как он может легко работать с классами *box* и *sphere*, потому что поле *color* в этих классах всегда стоит по тому же адресу (по смещению 0x0).

Можно также сказать, что методу `object::print_color()` даже не нужно знать, с каким классом он работает, до тех пор, пока будет соблюдаться условие *закрепления* полей по тем же адресам, а это условие соблюдается всегда.

А если вы создадите класс-наследник класса *box*, например, то компилятор будет добавлять новые поля уже за полем *depth*, оставляя уже имеющиеся поля класса *box* по тем же адресам.

Так, метод box::dump() будет нормально работать обращаясь к полям *color/width/height/depth* всегда находящимся по известным адресам.

Код на GCC практически точно такой же, за исключением способа передачи this (он, как уже было указано, передается в первом аргументе, вместо регистра ECX).

51.1.3. Инкапсуляция

Инкапсуляция — это сокрытие данных в *private* секциях класса, например, чтобы разрешить доступ к ним только для методов этого класса, но не более.

Однако, маркируется ли как-нибудь в коде тот сам факт, что некоторое поле — приватное, а некоторое другое — нет?

Нет, никак не маркируется.

Попробуем простой пример:

```
#include <stdio.h>

class box
{
    private:
        int color, width, height, depth;
    public:
        box(int color, int width, int height, int depth)
        {
            this->color=color;
            this->width=width;
            this->height=height;
            this->depth=depth;
        };
        void dump()
        {
            printf ("this is box. color=%d, width=%d, height=%d, depth=%d\n", color, width, height, ↙
    ↳ depth);
        };
};
```

Снова скомпилируем в MSVC 2008 с опциями /Ox и /Ob0 и посмотрим код метода box::dump():

```
?dump@box@@QAEXXZ PROC ; box::dump, COMDAT
; _this$ = ecx
    mov  eax, DWORD PTR [ecx+12]
    mov  edx, DWORD PTR [ecx+8]
    push eax
    mov  eax, DWORD PTR [ecx+4]
    mov  ecx, DWORD PTR [ecx]
    push edx
    push eax
    push ecx
; 'this is box. color=%d, width=%d, height=%d, depth=%d', 0aH, 00H
    push OFFSET ??_C@_0DG@NCNGAADL@this?5is?5box?4?5color?$DN?$CFd?0?5width?$DN?$CFd?0@
    call _printf
    add  esp, 20
    ret  0
?dump@box@@QAEXXZ ENDP ; box::dump
```

Разметка полей в классе выходит такой:

смещение	описание
+0x0	int color
+0x4	int width
+0x8	int height
+0xC	int depth

Все поля приватные и недоступные для модификации из других функций, но, зная эту разметку, сможем ли мы создать код модифицирующий эти поля?

Для этого добавим функцию hack_oop_encapsulation(), которая если обладает приведенным ниже телом, то просто не скомпилируется:

```
void hack_oop_encapsulation(class box * o)
{
    o->width=1; // этот код не может быть скомпилирован:
                // "error C2248: 'box::width' : cannot access private member declared in class 'box'"
};
```

Тем не менее, если преобразовать тип *box* к типу *указатель на массив int*, и если модифицировать полученный массив *int*-ов, тогда всё получится.

```
void hack_oop_encapsulation(class box * o)
{
    unsigned int *ptr_to_object=reinterpret_cast<unsigned int*>(o);
    ptr_to_object[1]=123;
};
```

Код этой функции довольно прост — можно сказать, функция берет на вход указатель на массив *int*-ов и записывает *123* во второй *int*:

```
?hack_oop_encapsulation@@YAXPAVbox@@@Z PROC ; hack_oop_encapsulation
    mov eax, DWORD PTR _o$[esp-4]
    mov DWORD PTR [eax+4], 123
    ret 0
?hack_oop_encapsulation@@YAXPAVbox@@@Z ENDP ; hack_oop_encapsulation
```

Проверим, как это работает:

```
int main()
{
    box b(1, 10, 20, 30);

    b.dump();

    hack_oop_encapsulation(&b);

    b.dump();

    return 0;
};
```

Запускаем:

```
this is box. color=1, width=10, height=20, depth=30
this is box. color=1, width=123, height=20, depth=30
```

Выходит, инкапсуляция — это защита полей класса только на стадии компиляции. Компилятор ЯП Си++ не позволяет сгенерировать код прямо модифицирующий защищенные поля, тем не менее, используя *грязные трюки* — это вполне возможно.

51.1.4. Множественное наследование

Множественное наследование — это создание класса наследующего поля и методы от двух или более классов.

Снова напишем простой пример:

```
#include <stdio.h>

class box
{
    public:
        int width, height, depth;
        box() { };
        box(int width, int height, int depth)
        {
            this->width=width;
            this->height=height;
            this->depth=depth;
        };
        void dump()
```

```
        {
            printf ("this is box. width=%d, height=%d, depth=%d\n", width, height, depth);
        };
        int get_volume()
        {
            return width * height * depth;
        };
};

class solid_object
{
    public:
        int density;
        solid_object() { };
        solid_object(int density)
        {
            this->density=density;
        };
        int get_density()
        {
            return density;
        };
        void dump()
        {
            printf ("this is solid_object. density=%d\n", density);
        };
};

class solid_box: box, solid_object
{
    public:
        solid_box (int width, int height, int depth, int density)
        {
            this->width=width;
            this->height=height;
            this->depth=depth;
            this->density=density;
        };
        void dump()
        {
            printf ("this is solid_box. width=%d, height=%d, depth=%d, density=%d\n", width, height, ↙
    ↳ depth, density);
        };
        int get_weight() { return get_volume() * get_density(); };
};

int main()
{
    box b(10, 20, 30);
    solid_object so(100);
    solid_box sb(10, 20, 30, 3);

    b.dump();
    so.dump();
    sb.dump();
    printf ("%d\n", sb.get_weight());

    return 0;
};
```

Снова скомпилируем в MSVC 2008 с опциями /Ox и /Ob0 и посмотрим код методов box::dump(), solid_object::dump(), solid_box::dump():

Листинг 51.12: Оптимизирующий MSVC 2008 /Ob0

```
?dump@box@@QAEXXZ PROC ; box::dump, COMDAT
; _this$ = ecx
    mov  eax, DWORD PTR [ecx+8]
    mov  edx, DWORD PTR [ecx+4]
    push eax
    mov  eax, DWORD PTR [ecx]
```

```
    push edx
    push eax
; 'this is box. width=%d, height=%d, depth=%d', 0aH, 00H
    push OFFSET ??_C@_0CM@DIKPHDFI@this?5is?5box?4?5width?$DN?$CFd?0?5height?$DN?$CFd@
    call _printf
    add  esp, 16
    ret  0
?dump@box@@QAEXXZ ENDP ; box::dump
```

Листинг 51.13: Оптимизирующий MSVC 2008 /Ob0

```
?dump@solid_object@@QAEXXZ PROC ; solid_object::dump, COMDAT
; _this$ = ecx
    mov  eax, DWORD PTR [ecx]
    push eax
; 'this is solid_object. density=%d', 0aH
    push OFFSET ??_C@_0CC@KICFJINL@this?5is?5solid_object?4?5density?$DN?$CFd@
    call _printf
    add  esp, 8
    ret  0
?dump@solid_object@@QAEXXZ ENDP ; solid_object::dump
```

Листинг 51.14: Оптимизирующий MSVC 2008 /Ob0

```
?dump@solid_box@@QAEXXZ PROC ; solid_box::dump, COMDAT
; _this$ = ecx
    mov  eax, DWORD PTR [ecx+12]
    mov  edx, DWORD PTR [ecx+8]
    push eax
    mov  eax, DWORD PTR [ecx+4]
    mov  ecx, DWORD PTR [ecx]
    push edx
    push eax
    push ecx
; 'this is solid_box. width=%d, height=%d, depth=%d, density=%d', 0aH
    push OFFSET ??_C@_0DO@HNCNIHNN@this?5is?5solid_box?4?5width?$DN?$CFd?0?5hei@
    call _printf
    add  esp, 20
    ret  0
?dump@solid_box@@QAEXXZ ENDP ; solid_box::dump
```

Выходит, имеем такую разметку в памяти для всех трех классов:

класс *box*:

смещение	описание
+0x0	width
+0x4	height
+0x8	depth

класс *solid_object*:

смещение	описание
+0x0	density

Можно сказать, что разметка класса *solid_box объединённая*:

Класс *solid_box*:

смещение	описание
+0x0	width
+0x4	height
+0x8	depth
+0xC	density

Код методов `box::get_volume()` и `solid_object::get_density()` тривиален:

Листинг 51.15: Оптимизирующий MSVC 2008 /Ob0

```
?get_volume@box@@QAEHXZ PROC ; box::get_volume, COMDAT
; _this$ = ecx
    mov  eax, DWORD PTR [ecx+8]
    imul eax, DWORD PTR [ecx+4]
```

```
    imul eax, DWORD PTR [ecx]
    ret  0
?get_volume@box@@QAEHXZ ENDP ; box::get_volume
```

Листинг 51.16: Оптимизирующий MSVC 2008 /Ob0

```
?get_density@solid_object@@QAEHXZ PROC ; solid_object::get_density, COMDAT
; _this$ = ecx
    mov eax, DWORD PTR [ecx]
    ret 0
?get_density@solid_object@@QAEHXZ ENDP ; solid_object::get_density
```

А вот код метода `solid_box::get_weight()` куда интереснее:

Листинг 51.17: Оптимизирующий MSVC 2008 /Ob0

```
?get_weight@solid_box@@QAEHXZ PROC ; solid_box::get_weight, COMDAT
; _this$ = ecx
    push esi
    mov  esi, ecx
    push edi
    lea  ecx, DWORD PTR [esi+12]
    call ?get_density@solid_object@@QAEHXZ ; solid_object::get_density
    mov  ecx, esi
    mov  edi, eax
    call ?get_volume@box@@QAEHXZ ; box::get_volume
    imul eax, edi
    pop  edi
    pop  esi
    ret  0
?get_weight@solid_box@@QAEHXZ ENDP ; solid_box::get_weight
```

`get_weight()` просто вызывает два метода, но для `get_volume()` он передает просто указатель на `this`, а для `get_density()`, он передает указатель на `this` сдвинутый на 12 байт (либо 0xC байт), а там, в разметке класса `solid_box`, как раз начинаются поля класса `solid_object`.

Так, метод `solid_object::get_density()` будет полагать что работает с обычным классом `solid_object`, а метод `box::get_volume()` будет работать только со своими тремя полями, полагая, что работает с обычным экземпляром класса box.

Таким образом, можно сказать, что экземпляр класса-наследника нескольких классов представляет в памяти просто *объединённый* класс, содержащий все унаследованные поля. А каждый унаследованный метод вызывается с передачей ему указателя на соответствующую часть структуры.

51.1.5. Виртуальные методы

И снова простой пример:

```
#include <stdio.h>

class object
{
    public:
        int color;
        object() { };
        object (int color) { this->color=color; };
        virtual void dump()
        {
            printf ("color=%d\n", color);
        };
};

class box : public object
{
    private:
        int width, height, depth;
    public:
        box(int color, int width, int height, int depth)
        {
```

```
            this->color=color;
            this->width=width;
            this->height=height;
            this->depth=depth;
        };
        void dump()
        {
            printf ("this is box. color=%d, width=%d, height=%d, depth=%d\n", color, width, height, ↙
    ↳ depth);
        };
};

class sphere : public object
{
    private:
        int radius;
    public:
        sphere(int color, int radius)
        {
            this->color=color;
            this->radius=radius;
        };
        void dump()
        {
            printf ("this is sphere. color=%d, radius=%d\n", color, radius);
        };
};

int main()
{
    box b(1, 10, 20, 30);
    sphere s(2, 40);

    object *o1=&b;
    object *o2=&s;

    o1->dump();
    o2->dump();
    return 0;
};
```

У класса *object* есть виртуальный метод dump(), впоследствии заменяемый в классах-наследниках *box* и *sphere*.

Если в какой-то среде, где неизвестно, какого типа является экземпляр класса, как в функции main() в примере, вызывается виртуальный метод dump(), где-то должна сохраняться информация о том, какой же метод в итоге вызвать.

Скомпилируем в MSVC 2008 с опциями /Ox и /Ob0 и посмотрим код функции main():

```
_s$ = -32 ; size = 12
_b$ = -20 ; size = 20
_main PROC
    sub  esp, 32
    push 30
    push 20
    push 10
    push 1
    lea  ecx, DWORD PTR _b$[esp+48]
    call ??0box@@QAE@HHHH@Z ; box::box
    push 40
    push 2
    lea  ecx, DWORD PTR _s$[esp+40]
    call ??0sphere@@QAE@HH@Z ; sphere::sphere
    mov  eax, DWORD PTR _b$[esp+32]
    mov  edx, DWORD PTR [eax]
    lea  ecx, DWORD PTR _b$[esp+32]
    call edx
    mov  eax, DWORD PTR _s$[esp+32]
    mov  edx, DWORD PTR [eax]
    lea  ecx, DWORD PTR _s$[esp+32]
    call edx
    xor  eax, eax
```

```
    add  esp, 32
    ret  0
_main ENDP
```

Указатель на функцию dump() берется откуда-то из экземпляра класса (объекта). Где мог записаться туда адрес нового метода-функции? Только в конструкторах, больше негде: ведь в функции main() ничего более не вызывается. [7]

Посмотрим код конструктора класса *box*:

```
??_R0?AVbox@@@8 DD FLAT:??_7type_info@@6B@ ; box `RTTI Type Descriptor'
    DD    00H
    DB    '.?AVbox@@', 00H

??_R1A@?0A@EA@box@@8 DD FLAT:??_R0?AVbox@@@8 ; box::`RTTI Base Class Descriptor at (0,-1,0,64)'
    DD    01H
    DD    00H
    DD    0ffffffffH
    DD    00H
    DD    040H
    DD    FLAT:??_R3box@@8

??_R2box@@8 DD    FLAT:??_R1A@?0A@EA@box@@8 ; box::`RTTI Base Class Array'
    DD    FLAT:??_R1A@?0A@EA@object@@8

??_R3box@@8 DD    00H ; box::`RTTI Class Hierarchy Descriptor'
    DD    00H
    DD    02H
    DD    FLAT:??_R2box@@8

??_R4box@@6B@ DD 00H ; box::`RTTI Complete Object Locator'
    DD    00H
    DD    00H
    DD    FLAT:??_R0?AVbox@@@8
    DD    FLAT:??_R3box@@8

??_7box@@6B@ DD    FLAT:??_R4box@@6B@ ; box::`vftable'
    DD    FLAT:?dump@box@@UAEXXZ

_color$ = 8   ; size = 4
_width$ = 12  ; size = 4
_height$ = 16 ; size = 4
_depth$ = 20  ; size = 4
??0box@@QAE@HHHH@Z PROC ; box::box, COMDAT
; _this$ = ecx
    push esi
    mov  esi, ecx
    call ??0object@@QAE@XZ ; object::object
    mov  eax, DWORD PTR _color$[esp]
    mov  ecx, DWORD PTR _width$[esp]
    mov  edx, DWORD PTR _height$[esp]
    mov  DWORD PTR [esi+4], eax
    mov  eax, DWORD PTR _depth$[esp]
    mov  DWORD PTR [esi+16], eax
    mov  DWORD PTR [esi], OFFSET ??_7box@@6B@
    mov  DWORD PTR [esi+8], ecx
    mov  DWORD PTR [esi+12], edx
    mov  eax, esi
    pop  esi
    ret  16
??0box@@QAE@HHHH@Z ENDP ; box::box
```

Здесь мы видим, что разметка класса немного другая: в качестве первого поля имеется указатель на некую таблицу box::`vftable' (название оставлено компилятором MSVC).

В этой таблице есть ссылка на таблицу с названием box::`RTTI Complete Object Locator' и еще ссылка на метод box::dump(). Итак, это называется таблица виртуальных методов и RTTI[8]. Таблица виртуальных методов хранит в себе адреса методов, а RTTI хранит информацию о типах вообще. Кстати, RTTI-таблицы — это именно те таблицы, информация из которых используются при вызове *dynamic_cast* и *typeid* в Си++. Вы можете увидеть, что здесь хранится

[7] Об указателях на функции читайте больше в соответствующем разделе:(23 (стр. 406))
[8] Run-time type information

даже имя класса в виде обычной строки. Так, какой-нибудь метод базового класса *object* может вызвать виртуальный метод `object::dump()` что в итоге вызовет нужный метод унаследованного класса, потому что информация о нем присутствует прямо в этой структуре класса.

Работа с этими таблицами и поиск адреса нужного метода, занимает какое-то время процессора, возможно, поэтому считается что работа с виртуальными методами медленна.

В сгенерированном коде от GCC RTTI-таблицы устроены чуть-чуть иначе.

51.2. ostream

Начнем снова с примера типа «hello world», на этот раз используя ostream:

```
#include <iostream>

int main()
{
    std::cout << "Hello, world!\n";
}
```

Из практически любого учебника Си++, известно, что операцию « можно заменить для других типов. Что и делается в ostream. Видно, что в реальности вызывается `operator<<` для ostream:

Листинг 51.18: MSVC 2012 (reduced listing)

```
$SG37112 DB 'Hello, world!', 0aH, 00H

_main PROC
    push OFFSET $SG37112
    push OFFSET ?cout@std@@3V?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@1@A ; std::cout
    call ??$?6U?$char_traits@D@std@@@std@@YAAAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@0@AAV10@PBD@Z ;↙
    ↳ std::operator<<<std::char_traits<char> >
    add  esp, 8
    xor  eax, eax
    ret  0
_main ENDP
```

Немного переделаем пример:

```
#include <iostream>

int main()
{
    std::cout << "Hello, " << "world!\n";
}
```

И снова, из многих учебников по Си++, известно, что результат каждого `operator<<` в ostream передается в следующий. Действительно:

Листинг 51.19: MSVC 2012

```
$SG37112 DB 'world!', 0aH, 00H
$SG37113 DB 'Hello, ', 00H

_main PROC
    push OFFSET $SG37113 ; 'Hello, '
    push OFFSET ?cout@std@@3V?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@1@A ; std::cout
    call ??$?6U?$char_traits@D@std@@@std@@YAAAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@0@AAV10@PBD@Z ;↙
    ↳ std::operator<<<std::char_traits<char> >
    add  esp, 8

    push OFFSET $SG37112 ; 'world!'
    push eax             ; результат работы предыдущей ф-ции
    call ??$?6U?$char_traits@D@std@@@std@@YAAAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@0@AAV10@PBD@Z ;↙
    ↳ std::operator<<<std::char_traits<char> >
    add  esp, 8

    xor  eax, eax
    ret  0
_main ENDP
```

Если переименовать название метода operator<< в f(), то этот код выглядел бы так:

```
f(f(std::cout, "Hello, "), "world!");
```

GCC генерирует практически такой же код как и MSVC.

51.3. References

References в Си++ это тоже указатели (10 (стр. 104)), но их называют *безопасными* (safe), потому что работая с ними, труднее сделать ошибку [ISO13, с. 8.3.2]. Например, reference всегда должен указывать объект того же типа и не может быть NULL [Cli, с. 8.6]. Более того, reference нельзя менять, нельзя его заставить указывать на другой объект (reseat) [Cli, с. 8.5].

Если мы попробуем изменить пример с указателями (10 (стр. 104)) чтобы он использовал reference вместо указателей ...

```
void f2 (int x, int y, int & sum, int & product)
{
        sum=x+y;
        product=x*y;
};
```

...то выяснится, что скомпилированный код абсолютно такой же как и в примере с указателями (10 (стр. 104)):

Листинг 51.20: Оптимизирующий MSVC 2010

```
_x$ = 8                                                 ; size = 4
_y$ = 12                                                ; size = 4
_sum$ = 16                                              ; size = 4
_product$ = 20                                          ; size = 4
?f2@@YAXHHAAH0@Z PROC                                   ; f2
        mov     ecx, DWORD PTR _y$[esp-4]
        mov     eax, DWORD PTR _x$[esp-4]
        lea     edx, DWORD PTR [eax+ecx]
        imul eax, ecx
        mov ecx, DWORD PTR _product$[esp-4]
        push esi
        mov     esi, DWORD PTR _sum$[esp]
        mov     DWORD PTR [esi], edx
        mov     DWORD PTR [ecx], eax
        pop     esi
        ret     0
?f2@@YAXHHAAH0@Z ENDP                                   ; f2
```

(Почему у функций в Си++ такие странные имена, описано здесь : 51.1.1 (стр. 564).)

51.4. STL

N.B.: все примеры здесь были проверены только в 32-битной среде . x64-версии не были проверены.

51.4.1. std::string

Как устроена структура

Многие строковые библиотеки [Yur13, с. 2.2] обеспечивают структуру содержащую ссылку на буфер собственно со строкой, переменная всегда содержащую длину строки (что очень удобно для массы функций [Yur13, с. 2.2.1]) и переменную содержащую текущий размер буфера. Строка в буфере обыкновенно оканчивается нулем: это для того чтобы указатель на буфер можно было передавать в функции требующие на вход обычную сишную ASCIIZ-строку.

Стандарт Си++ [ISO13] не описывает, как именно нужно реализовывать std::string, но как правило они реализованы как описано выше, с небольшими дополнениями .

Строки в Си++ это не класс (как, например, QString в Qt), а темплейт (basic_string), это сделано для того чтобы поддерживать строки содержащие разного типа символы: как минимум *char* и *wchar_t*.

Так что, std::string это класс с базовым типом *char*. А std::wstring это класс с базовым типом *wchar_t*.

MSVC

В реализации MSVC, вместо ссылки на буфер может содержаться сам буфер (если строка короче 16-и символов).

Это означает что каждая короткая строка будет занимать в памяти по крайней мере $16+4+4=24$ байт для 32-битной среды либо $16+8+8=32$ байта в 64-битной, а если строка длиннее 16-и символов, то прибавьте еще длину самой строки .

Листинг 51.21: пример для MSVC

```
#include <string>
#include <stdio.h>

struct std_string
{
    union
    {
        char buf[16];
        char* ptr;
    } u;
    size_t size;     // AKA 'Mysize' в MSVC
    size_t capacity; // AKA 'Myres' в MSVC
};

void dump_std_string(std::string s)
{
    struct std_string *p=(struct std_string*)&s;
    printf ("[%s] size:%d capacity:%d\n", p->size>16 ? p->u.ptr : p->u.buf, p->size, p->capacity);
};

int main()
{
    std::string s1="short string";
    std::string s2="string longer that 16 bytes";

    dump_std_string(s1);
    dump_std_string(s2);

    // это работает без использования c_str()
    printf ("%s\n", &s1);
    printf ("%s\n", s2);
};
```

Собственно, из этого исходника почти всё ясно.

Несколько замечаний:

Если строка короче 16-и символов, то отдельный буфер для строки в куче выделяться не будет. Это удобно потому что на практике, действительно немало строк короткие . Вероятно, разработчики в Microsoft выбрали размер в 16 символов как разумный баланс .

Теперь очень важный момент в конце функции main(): мы не пользуемся методом c_str(), тем не менее, если это скомпилировать и запустить, то обе строки появятся в консоли!

Работает это вот почему.

В первом случае строка короче 16-и символов и в начале объекта std::string (его можно рассматривать просто как структуру) расположен буфер с этой строкой . printf() трактует указатель как указатель на массив символов оканчивающийся нулем и поэтому всё работает.

Вывод второй строки (длиннее 16-и символов) даже еще опаснее: это вообще типичная программистская ошибка (или опечатка), забыть дописать c_str() . Это работает потому что в это время в начале структуры расположен указатель на буфер . Это может надолго остаться незамеченным: до тех пока там не появится строка короче 16-и символов, тогда процесс упадет.

GCC

В реализации GCC в структуре есть еще одна переменная — reference count .

Интересно, что указатель на экземпляр класса std::string в GCC указывает не на начало самой структуры, а на указатель на буфера. В libstdc++-v3\include\bits\basic_string.h мы можем прочитать что это сделано для удобства отладки :

```
   *  The reason you want _M_data pointing to the character %array and
   *  not the _Rep is so that the debugger can see the string
   *  contents. (Probably we should add a non-inline member to get
   *  the _Rep for the debugger to use, so users can check the actual
   *  string length.)
```

исходный код basic_string.h

В нашем примере мы учитываем это:

Листинг 51.22: пример для GCC

```
#include <string>
#include <stdio.h>

struct std_string
{
    size_t length;
    size_t capacity;
    size_t refcount;
};

void dump_std_string(std::string s)
{
    char *p1=*(char**)&s; // обход проверки типов GCC
    struct std_string *p2=(struct std_string*)(p1-sizeof(struct std_string));
    printf ("[%s] size:%d capacity:%d\n", p1, p2->length, p2->capacity);
};

int main()
{
    std::string s1="short string";
    std::string s2="string longer that 16 bytes";

    dump_std_string(s1);
    dump_std_string(s2);

    // обход проверки типов GCC:
    printf ("%s\n", *(char**)&s1);
    printf ("%s\n", *(char**)&s2);
};
```

Нужны еще небольшие хаки чтобы сымитировать типичную ошибку, которую мы уже видели выше, из-за более ужесточенной проверки типов в GCC, тем не менее, printf() работает и здесь без c_str() .

Чуть более сложный пример

```
#include <string>
#include <stdio.h>

int main()
{
    std::string s1="Hello, ";
    std::string s2="world!\n";
    std::string s3=s1+s2;

    printf ("%s\n", s3.c_str());
}
```

Листинг 51.23: MSVC 2012

```
$SG39512 DB 'Hello, ', 00H
$SG39514 DB 'world!', 0aH, 00H
$SG39581 DB '%s', 0aH, 00H

_s2$ = -72 ; size = 24
_s3$ = -48 ; size = 24
_s1$ = -24 ; size = 24
```

```
_main PROC
    sub  esp, 72

    push 7
    push OFFSET $SG39512
    lea  ecx, DWORD PTR _s1$[esp+80]
    mov  DWORD PTR _s1$[esp+100], 15
    mov  DWORD PTR _s1$[esp+96], 0
    mov  BYTE PTR _s1$[esp+80], 0
    call ?assign@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@QAEAAV12@PBDI@Z ; std::↙
    ↳ basic_string<char,std::char_traits<char>,std::allocator<char> >::assign

    push 7
    push OFFSET $SG39514
    lea  ecx, DWORD PTR _s2$[esp+80]
    mov  DWORD PTR _s2$[esp+100], 15
    mov  DWORD PTR _s2$[esp+96], 0
    mov  BYTE PTR _s2$[esp+80], 0
    call ?assign@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@QAEAAV12@PBDI@Z ; std::↙
    ↳ basic_string<char,std::char_traits<char>,std::allocator<char> >::assign

    lea  eax, DWORD PTR _s2$[esp+72]
    push eax
    lea  eax, DWORD PTR _s1$[esp+76]
    push eax
    lea  eax, DWORD PTR _s3$[esp+80]
    push eax
    call ??$?HDU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@1@@std@@YA?AV?$basic_string@DU?↙
    ↳ $char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@0@ABV10@0@Z ; std::operator+<char,std::char_traits<char>,↙
    ↳ std::allocator<char> >

    ; вставленный код метода (inlined) c_str():
    cmp  DWORD PTR _s3$[esp+104], 16
    lea  eax, DWORD PTR _s3$[esp+84]
    cmovae eax, DWORD PTR _s3$[esp+84]

    push eax
    push OFFSET $SG39581
    call _printf
    add  esp, 20

    cmp  DWORD PTR _s3$[esp+92], 16
    jb   SHORT $LN119@main
    push DWORD PTR _s3$[esp+72]
    call ??3@YAXPAX@Z                ; operator delete
    add  esp, 4
$LN119@main:
    cmp  DWORD PTR _s2$[esp+92], 16
    mov  DWORD PTR _s3$[esp+92], 15
    mov  DWORD PTR _s3$[esp+88], 0
    mov  BYTE PTR _s3$[esp+72], 0
    jb   SHORT $LN151@main
    push DWORD PTR _s2$[esp+72]
    call ??3@YAXPAX@Z                ; operator delete
    add  esp, 4
$LN151@main:
    cmp  DWORD PTR _s1$[esp+92], 16
    mov  DWORD PTR _s2$[esp+92], 15
    mov  DWORD PTR _s2$[esp+88], 0
    mov  BYTE PTR _s2$[esp+72], 0
    jb   SHORT $LN195@main
    push DWORD PTR _s1$[esp+72]
    call ??3@YAXPAX@Z                ; operator delete
    add  esp, 4
$LN195@main:
    xor  eax, eax
    add  esp, 72
    ret  0
_main ENDP
```

Собственно, компилятор не конструирует строки статически: да в общем-то и как это возможно, если буфер с ней нужно хранить в куче? Вместо этого в сегменте данных хранятся обычные ASCIIZ-строки, а позже, во время выполнения, при помощи метода «assign», конструируются строки s1 и s2 . При помощи `operator+`, создается строка s3.

Обратите внимание на то что вызов метода c_str() отсутствует, потому что его код достаточно короткий и компилятор вставил его прямо здесь: если строка короче 16-и байт, то в регистре EAX остается указатель на буфер, а если длиннее, то из этого же места достается адрес на буфер расположенный в куче .

Далее следуют вызовы трех деструкторов, причем, они вызываются только если строка длиннее 16-и байт: тогда нужно освободить буфера в куче. В противном случае, так как все три объекта std::string хранятся в стеке, они освобождаются автоматически после выхода из функции.

Следовательно, работа с короткими строками более быстрая из-за ме́ньшего обращения к куче .

Код на GCC даже проще (из-за того, что в GCC, как мы уже видели, не реализована возможность хранить короткую строку прямо в структуре):

Листинг 51.24: GCC 4.8.1

```
.LC0:
    .string "Hello, "
.LC1:
    .string "world!\n"
main:
    push ebp
    mov  ebp, esp
    push edi
    push esi
    push ebx
    and  esp, -16
    sub  esp, 32
    lea  ebx, [esp+28]
    lea  edi, [esp+20]
    mov  DWORD PTR [esp+8], ebx
    lea  esi, [esp+24]
    mov  DWORD PTR [esp+4], OFFSET FLAT:.LC0
    mov  DWORD PTR [esp], edi

    call _ZNSsC1EPKcRKSaIcE

    mov  DWORD PTR [esp+8], ebx
    mov  DWORD PTR [esp+4], OFFSET FLAT:.LC1
    mov  DWORD PTR [esp], esi

    call _ZNSsC1EPKcRKSaIcE

    mov  DWORD PTR [esp+4], edi
    mov  DWORD PTR [esp], ebx

    call _ZNSsC1ERKSs

    mov  DWORD PTR [esp+4], esi
    mov  DWORD PTR [esp], ebx

    call _ZNSs6appendERKSs

    ; вставленный код метода (inlined) c_str():
    mov  eax, DWORD PTR [esp+28]
    mov  DWORD PTR [esp], eax

    call puts

    mov  eax, DWORD PTR [esp+28]
    lea  ebx, [esp+19]
    mov  DWORD PTR [esp+4], ebx
    sub  eax, 12
    mov  DWORD PTR [esp], eax
    call _ZNSs4_Rep10_M_disposeERKSaIcE
    mov  eax, DWORD PTR [esp+24]
    mov  DWORD PTR [esp+4], ebx
    sub  eax, 12
    mov  DWORD PTR [esp], eax
```

```
    call _ZNSs4_Rep10_M_disposeERKSaIcE
    mov  eax, DWORD PTR [esp+20]
    mov  DWORD PTR [esp+4], ebx
    sub  eax, 12
    mov  DWORD PTR [esp], eax
    call _ZNSs4_Rep10_M_disposeERKSaIcE
    lea  esp, [ebp-12]
    xor  eax, eax
    pop  ebx
    pop  esi
    pop  edi
    pop  ebp
    ret
```

Можно заметить, что в деструкторы передается не указатель на объект, а указатель на место за 12 байт (или 3 слова) перед ним, то есть, на настоящее начало структуры .

std::string как глобальная переменная

Опытные программисты на Си++ знают что глобальные переменные STL[9]-типов вполне можно объявлять.

Да, действительно:

```
#include <stdio.h>
#include <string>

std::string s="a string";

int main()
{
    printf ("%s\n", s.c_str());
};
```

Но как и где будет вызываться конструктор `std::string`?

На самом деле, эта переменная будет инициализирована даже перед началом `main()`.

Листинг 51.25: MSVC 2012: здесь конструируется глобальная переменная, а также регистрируется её деструктор

```
??__Es@@YAXXZ PROC
    push 8
    push OFFSET $SG39512 ; 'a string'
    mov  ecx, OFFSET ?s@@3V?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@A ; s
    call ?assign@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@QAEAAV12@PBDI@Z ; std::↙
    ↳ basic_string<char,std::char_traits<char>,std::allocator<char> >::assign
    push OFFSET ??__Fs@@YAXXZ ; `dynamic atexit destructor for 's''
    call _atexit
    pop  ecx
    ret  0
??__Es@@YAXXZ ENDP
```

Листинг 51.26: MSVC 2012: здесь глобальная переменная используется в `main()`

```
$SG39512 DB 'a string', 00H
$SG39519 DB '%s', 0aH, 00H

_main PROC
    cmp  DWORD PTR ?s@@3V?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@A+20, 16
    mov  eax, OFFSET ?s@@3V?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@A ; s
    cmovae eax, DWORD PTR ?s@@3V?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@A
    push eax
    push OFFSET $SG39519 ; '%s'
    call _printf
    add  esp, 8
    xor  eax, eax
    ret  0
_main ENDP
```

[9](Си++) Standard Template Library: 51.4 (стр. 580)

Листинг 51.27: MSVC 2012: эта функция-деструктор вызывается перед выходом

```
??__Fs@@YAXXZ PROC
    push ecx
    cmp  DWORD PTR ?s@@3V?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@A+20, 16
    jb   SHORT $LN23@dynamic
    push esi
    mov  esi, DWORD PTR ?s@@3V?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@A
    lea  ecx, DWORD PTR $T2[esp+8]
    call ??0?$_Wrap_alloc@V?$allocator@D@std@@@std@@QAE@XZ
    push OFFSET ?s@@3V?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@A ; s
    lea  ecx, DWORD PTR $T2[esp+12]
    call ??$destroy@PAD@?$_Wrap_alloc@V?$allocator@D@std@@@std@@QAEXPAPAD@Z
    lea  ecx, DWORD PTR $T1[esp+8]
    call ??0?$_Wrap_alloc@V?$allocator@D@std@@@std@@QAE@XZ
    push esi
    call ??3@YAXPAX@Z ; operator delete
    add  esp, 4
    pop  esi
$LN23@dynamic:
    mov  DWORD PTR ?s@@3V?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@A+20, 15
    mov  DWORD PTR ?s@@3V?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@A+16, 0
    mov  BYTE PTR ?s@@3V?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@A, 0
    pop  ecx
    ret  0
??__Fs@@YAXXZ ENDP
```

В реальности, из CRT, еще до вызова main(), вызывается специальная функция, в которой перечислены все конструкторы подобных переменных . Более того: при помощи atexit() регистрируется функция, которая будет вызвана в конце работы программы: в этой функции компилятор собирает вызовы деструкторов всех подобных глобальных переменных.

GCC работает похожим образом:

Листинг 51.28: GCC 4.8.1

```
main:
    push ebp
    mov  ebp, esp
    and  esp, -16
    sub  esp, 16
    mov  eax, DWORD PTR s
    mov  DWORD PTR [esp], eax
    call puts
    xor  eax, eax
    leave
    ret
.LC0:
    .string "a string"
_GLOBAL__sub_I_s:
    sub  esp, 44
    lea  eax, [esp+31]
    mov  DWORD PTR [esp+8], eax
    mov  DWORD PTR [esp+4], OFFSET FLAT:.LC0
    mov  DWORD PTR [esp], OFFSET FLAT:s
    call _ZNSsC1EPKcRKSaIcE
    mov  DWORD PTR [esp+8], OFFSET FLAT:__dso_handle
    mov  DWORD PTR [esp+4], OFFSET FLAT:s
    mov  DWORD PTR [esp], OFFSET FLAT:_ZNSsD1Ev
    call __cxa_atexit
    add  esp, 44
    ret
.LFE645:
    .size  _GLOBAL__sub_I_s, .-_GLOBAL__sub_I_s
    .section .init_array,"aw"
    .align 4
    .long  _GLOBAL__sub_I_s
    .globl s
    .bss
    .align 4
    .type  s, @object
    .size  s, 4
```

```
s:
    .zero  4
    .hidden __dso_handle
```

Но он не выделяет отдельной функции в которой будут собраны деструкторы: каждый деструктор передается в atexit() по одному.

51.4.2. std::list

Хорошо известный всем двусвязный список: каждый элемент имеет два указателя, на следующий и на предыдущий элементы.

Это означает что расход памяти увеличивается на 2 слова на каждый элемент (8 байт в 32-битной среде или 16 байт в 64-битной) .

STL в Си++ просто добавляет указатели «next» и «previous» к той вашей структуре, которую вы желаете объединить в список .

Попробуем разобраться с примером в котором простая структура из двух переменных, мы объединим её в список .

Хотя и стандарт Си++ [ISO13] не указывает, как он должен быть реализован, реализации MSVC и GCC простые и похожи друг на друга, так что этот исходный код для обоих:

```
#include <stdio.h>
#include <list>
#include <iostream>

struct a
{
    int x;
    int y;
};

struct List_node
{
    struct List_node* _Next;
    struct List_node* _Prev;
    int x;
    int y;
};

void dump_List_node (struct List_node *n)
{
    printf ("ptr=0x%p _Next=0x%p _Prev=0x%p x=%d y=%d\n",
        n, n->_Next, n->_Prev, n->x, n->y);
};

void dump_List_vals (struct List_node* n)
{
    struct List_node* current=n;

    for (;;)
    {
        dump_List_node (current);
        current=current->_Next;
        if (current==n) // end
            break;
    };
};

void dump_List_val (unsigned int *a)
{
#ifdef _MSC_VER
    // в реализации GCC нет поля "size"
    printf ("_Myhead=0x%p, _Mysize=%d\n", a[0], a[1]);
#endif
    dump_List_vals ((struct List_node*)a[0]);
};

int main()
```

```
{
    std::list<struct a> l;

    printf ("* empty list:\n");
    dump_List_val((unsigned int*)(void*)&l);

    struct a t1;
    t1.x=1;
    t1.y=2;
    l.push_front (t1);
    t1.x=3;
    t1.y=4;
    l.push_front (t1);
    t1.x=5;
    t1.y=6;
    l.push_back (t1);

    printf ("* 3-elements list:\n");
    dump_List_val((unsigned int*)(void*)&l);

    std::list<struct a>::iterator tmp;
    printf ("node at .begin:\n");
    tmp=l.begin();
    dump_List_node ((struct List_node *)*(void**)&tmp);
    printf ("node at .end:\n");
    tmp=l.end();
    dump_List_node ((struct List_node *)*(void**)&tmp);

    printf ("* let's count from the begin:\n");
    std::list<struct a>::iterator it=l.begin();
    printf ("1st element: %d %d\n", (*it).x, (*it).y);
    it++;
    printf ("2nd element: %d %d\n", (*it).x, (*it).y);
    it++;
    printf ("3rd element: %d %d\n", (*it).x, (*it).y);
    it++;
    printf ("element at .end(): %d %d\n", (*it).x, (*it).y);

    printf ("* let's count from the end:\n");
    std::list<struct a>::iterator it2=l.end();
    printf ("element at .end(): %d %d\n", (*it2).x, (*it2).y);
    it2--;
    printf ("3rd element: %d %d\n", (*it2).x, (*it2).y);
    it2--;
    printf ("2nd element: %d %d\n", (*it2).x, (*it2).y);
    it2--;
    printf ("1st element: %d %d\n", (*it2).x, (*it2).y);

    printf ("removing last element...\n");
    l.pop_back();
    dump_List_val((unsigned int*)(void*)&l);
};
```

GCC

Начнем с GCC.

При запуске увидим длинный вывод, будем разбирать его по частям .

```
* empty list:
ptr=0x0028fe90 _Next=0x0028fe90 _Prev=0x0028fe90 x=3 y=0
```

Видим пустой список. Не смотря на то что он пуст, имеется один элемент с мусором (AKA узел-пустышка (*dummy node*)) в переменных x и y. Оба указателя «next» и «prev» указывают на себя :



Это тот момент, когда итераторы .begin и .end равны друг другу .

Вставим 3 элемента и список в памяти будет представлен так:

```
* 3-elements list:
ptr=0x000349a0 _Next=0x00034988 _Prev=0x0028fe90 x=3 y=4
ptr=0x00034988 _Next=0x00034b40 _Prev=0x000349a0 x=1 y=2
ptr=0x00034b40 _Next=0x0028fe90 _Prev=0x00034988 x=5 y=6
ptr=0x0028fe90 _Next=0x000349a0 _Prev=0x00034b40 x=5 y=6
```

Последний элемент всё еще на 0x0028fe90, он не будет передвинут куда-либо до самого уничтожения списка. Он все еще содержит случайный мусор в полях x и y (5 и 6) . Случайно совпало так, что эти значения точно такие же, как и в последнем элементе, но это не значит, что они имеют какое-то значение.

Вот как эти 3 элемента хранятся в памяти:



Переменная l всегда указывает на первый элемент.

Итераторы .begin() и .end() это не переменные, а функции, возвращающие указатели на соответствующие узлы.

Иметь элемент-пустышку (*dummy node* или *sentinel node*) это очень популярная практика в реализации двусвязных списков. Без него, многие операции были бы сложнее, и, следовательно, медленнее .

Итератор на самом деле это просто указатель на элемент. list.begin() и list.end() просто возвращают указатели.

```
node at .begin:
ptr=0x000349a0 _Next=0x00034988 _Prev=0x0028fe90 x=3 y=4
node at .end:
ptr=0x0028fe90 _Next=0x000349a0 _Prev=0x00034b40 x=5 y=6
```

Тот факт, что что последний элемент имеет указатель на первый и первый имеет указатель на последний, напоминает нам циркулярный список.

Это очень помогает: если иметь указатель только на первый элемент, т.е. тот что в переменной l, очень легко получить указатель на последний элемент, без необходимости обходить все элементы списка . Вставка элемента в конец списка также быстра благодаря этой особенности .

`operator--` и `operator++` просто выставляют текущее значение итератора на `current_node->prev` или `current_node->next`. Обратные итераторы (.rbegin, .rend) работают точно так же, только наоборот .

`operator*` на итераторе просто возвращает указатель на место в структуре, где начинается пользовательская структура, т.е. указатель на самый первый элемент структуры (x).

Вставка в список и удаление очень просты: просто выделите новый элемент (или освободите) и исправьте все указатели так, чтобы они были верны .

Вот почему итератор может стать недействительным после удаления элемента: он может всё еще указывать на уже освобожденный элемент. Это также называется *dangling pointer*. И конечно же, информация из освобожденного элемента, на который указывает итератор, не может использоваться более.

В реализации GCC (по крайней мере 4.8.1) не сохраняется текущая длина списка: это выливается в медленный метод .size(): он должен пройти по всему списку считая элементы, просто потому что нет другого способа получить эту информацию . Это означает что эта операция $O(n)$, т.е. она работает тем медленнее, чем больше элементов в списке .

Листинг 51.29: Оптимизирующий GCC 4.8.1 -fno-inline-small-functions

```
main proc near
    push ebp
    mov  ebp, esp
    push esi
    push ebx
    and  esp, 0FFFFFFF0h
    sub  esp, 20h
    lea  ebx, [esp+10h]
    mov  dword ptr [esp], offset s ; "* empty list:"
    mov  [esp+10h], ebx
    mov  [esp+14h], ebx
    call puts
    mov  [esp], ebx
    call _Z13dump_List_valPj ; dump_List_val(uint *)
    lea  esi, [esp+18h]
    mov  [esp+4], esi
    mov  [esp], ebx
    mov  dword ptr [esp+18h], 1 ; X нового элемента
    mov  dword ptr [esp+1Ch], 2 ; Y нового элемента
    call _ZNSt4listI1aSaIS0_EE10push_frontERKS0_ ; std::list<a,std::allocator<a>>::push_front(a const↙
    ↳ &)
    mov  [esp+4], esi
    mov  [esp], ebx
    mov  dword ptr [esp+18h], 3 ; X нового элемента
    mov  dword ptr [esp+1Ch], 4 ; Y нового элемента
    call _ZNSt4listI1aSaIS0_EE10push_frontERKS0_ ; std::list<a,std::allocator<a>>::push_front(a const↙
    ↳ &)
    mov  dword ptr [esp], 10h
    mov  dword ptr [esp+18h], 5 ; X нового элемента
    mov  dword ptr [esp+1Ch], 6 ; Y нового элемента
    call _Znwj           ; operator new(uint)
    cmp  eax, 0FFFFFFF8h
    jz   short loc_80002A6
    mov  ecx, [esp+1Ch]
    mov  edx, [esp+18h]
    mov  [eax+0Ch], ecx
    mov  [eax+8], edx

loc_80002A6: ; CODE XREF: main+86
    mov  [esp+4], ebx
    mov  [esp], eax
    call _ZNSt8__detail15_List_node_base7_M_hookEPS0_ ; std::__detail::_List_node_base::_M_hook(std::↙
    ↳ __detail::_List_node_base*)
    mov  dword ptr [esp], offset a3ElementsList ; "* 3-elements list:"
    call puts
    mov  [esp], ebx
    call _Z13dump_List_valPj ; dump_List_val(uint *)
    mov  dword ptr [esp], offset aNodeAt_begin ; "node at .begin:"
    call puts
    mov  eax, [esp+10h]
    mov  [esp], eax
    call _Z14dump_List_nodeP9List_node ; dump_List_node(List_node *)
    mov  dword ptr [esp], offset aNodeAt_end ; "node at .end:"
```

```
    call puts
    mov  [esp], ebx
    call _Z14dump_List_nodeP9List_node ; dump_List_node(List_node *)
    mov  dword ptr [esp], offset aLetSCountFromT ; "* let's count from the begin:"
    call puts
    mov  esi, [esp+10h]
    mov  eax, [esi+0Ch]
    mov  [esp+0Ch], eax
    mov  eax, [esi+8]
    mov  dword ptr [esp+4], offset a1stElementDD ; "1st element: %d %d\n"
    mov  dword ptr [esp], 1
    mov  [esp+8], eax
    call __printf_chk
    mov  esi, [esi] ; operator++: get ->next pointer
    mov  eax, [esi+0Ch]
    mov  [esp+0Ch], eax
    mov  eax, [esi+8]
    mov  dword ptr [esp+4], offset a2ndElementDD ; "2nd element: %d %d\n"
    mov  dword ptr [esp], 1
    mov  [esp+8], eax
    call __printf_chk
    mov  esi, [esi] ; operator++: get ->next pointer
    mov  eax, [esi+0Ch]
    mov  [esp+0Ch], eax
    mov  eax, [esi+8]
    mov  dword ptr [esp+4], offset a3rdElementDD ; "3rd element: %d %d\n"
    mov  dword ptr [esp], 1
    mov  [esp+8], eax
    call __printf_chk
    mov  eax, [esi] ; operator++: get ->next pointer
    mov  edx, [eax+0Ch]
    mov  [esp+0Ch], edx
    mov  eax, [eax+8]
    mov  dword ptr [esp+4], offset aElementAt_endD ; "element at .end(): %d %d\n"
    mov  dword ptr [esp], 1
    mov  [esp+8], eax
    call __printf_chk
    mov  dword ptr [esp], offset aLetSCountFro_0 ; "* let's count from the end:"
    call puts
    mov  eax, [esp+1Ch]
    mov  dword ptr [esp+4], offset aElementAt_endD ; "element at .end(): %d %d\n"
    mov  dword ptr [esp], 1
    mov  [esp+0Ch], eax
    mov  eax, [esp+18h]
    mov  [esp+8], eax
    call __printf_chk
    mov  esi, [esp+14h]
    mov  eax, [esi+0Ch]
    mov  [esp+0Ch], eax
    mov  eax, [esi+8]
    mov  dword ptr [esp+4], offset a3rdElementDD ; "3rd element: %d %d\n"
    mov  dword ptr [esp], 1
    mov  [esp+8], eax
    call __printf_chk
    mov  esi, [esi+4] ; operator--: get ->prev pointer
    mov  eax, [esi+0Ch]
    mov  [esp+0Ch], eax
    mov  eax, [esi+8]
    mov  dword ptr [esp+4], offset a2ndElementDD ; "2nd element: %d %d\n"
    mov  dword ptr [esp], 1
    mov  [esp+8], eax
    call __printf_chk
    mov  eax, [esi+4] ; operator--: get ->prev pointer
    mov  edx, [eax+0Ch]
    mov  [esp+0Ch], edx
    mov  eax, [eax+8]
    mov  dword ptr [esp+4], offset a1stElementDD ; "1st element: %d %d\n"
    mov  dword ptr [esp], 1
    mov  [esp+8], eax
    call __printf_chk
```

```
    mov  dword ptr [esp], offset aRemovingLastEl ; "removing last element..."
    call puts
    mov  esi, [esp+14h]
    mov  [esp], esi
    call _ZNSt8__detail15_List_node_base9_M_unhookEv ; std::__detail::_List_node_base::_M_unhook(void)
    mov  [esp], esi ; void *
    call _ZdlPv ; operator delete(void *)
    mov  [esp], ebx
    call _Z13dump_List_valPj ; dump_List_val(uint *)
    mov  [esp], ebx
    call _ZNSt10_List_baseI1aSaIS0_EE8_M_clearEv ; std::_List_base<a,std::allocator<a>>::_M_clear(void↙
    ↳ )
    lea  esp, [ebp-8]
    xor  eax, eax
    pop  ebx
    pop  esi
    pop  ebp
    retn
main endp
```

Листинг 51.30: Весь вывод

```
* empty list:
ptr=0x0028fe90 _Next=0x0028fe90 _Prev=0x0028fe90 x=3 y=0
* 3-elements list:
ptr=0x000349a0 _Next=0x00034988 _Prev=0x0028fe90 x=3 y=4
ptr=0x00034988 _Next=0x00034b40 _Prev=0x000349a0 x=1 y=2
ptr=0x00034b40 _Next=0x0028fe90 _Prev=0x00034988 x=5 y=6
ptr=0x0028fe90 _Next=0x000349a0 _Prev=0x00034b40 x=5 y=6
node at .begin:
ptr=0x000349a0 _Next=0x00034988 _Prev=0x0028fe90 x=3 y=4
node at .end:
ptr=0x0028fe90 _Next=0x000349a0 _Prev=0x00034b40 x=5 y=6
* let's count from the begin:
1st element: 3 4
2nd element: 1 2
3rd element: 5 6
element at .end(): 5 6
* let's count from the end:
element at .end(): 5 6
3rd element: 5 6
2nd element: 1 2
1st element: 3 4
removing last element...
ptr=0x000349a0 _Next=0x00034988 _Prev=0x0028fe90 x=3 y=4
ptr=0x00034988 _Next=0x0028fe90 _Prev=0x000349a0 x=1 y=2
ptr=0x0028fe90 _Next=0x000349a0 _Prev=0x00034988 x=5 y=6
```

MSVC

Реализация MSVC (2012) точно такая же, только еще и сохраняет текущий размер списка . Это означает что метод .size() очень быстр ($O(1)$): просто прочитать одно значение из памяти . С другой стороны, переменная хранящая размер должна корректироваться при каждой вставке/удалении .

Реализация MSVC также немного отлична в смысле расстановки элементов:



У GCC его элемент-пустышка в самом конце списка, а у MSVC в самом начале.

Листинг 51.31: Оптимизирующий MSVC 2012 /Fa2.asm /GS- /Ob1

```
_l$ = -16 ; size = 8
_t1$ = -8 ; size = 8
_main    PROC
    sub  esp, 16
    push ebx
    push esi
    push edi
    push 0
    push 0
    lea  ecx, DWORD PTR _l$[esp+36]
    mov  DWORD PTR _l$[esp+40], 0
    ; выделить первый "мусорный" элемент
    call ?_Buynode0@?$_List_alloc@$0A@U?$_List_base_types@Ua@@V?↙
    ↳ $allocator@Ua@@@std@@@std@@@std@@QAEPAU?$_List_node@Ua@@PAX@2@PAU32@0@Z ; std::_List_alloc<0,std↙
    ↳ ::_List_base_types<a,std::allocator<a> > >::_Buynode0
    mov  edi, DWORD PTR __imp__printf
    mov  ebx, eax
    push OFFSET $SG40685 ; '* empty list:'
    mov  DWORD PTR _l$[esp+32], ebx
    call edi  ; printf
    lea  eax, DWORD PTR _l$[esp+32]
    push eax
    call ?dump_List_val@@YAXPAI@Z ; dump_List_val
    mov  esi, DWORD PTR [ebx]
    add  esp, 8
    lea  eax, DWORD PTR _t1$[esp+28]
    push eax
    push DWORD PTR [esi+4]
    lea  ecx, DWORD PTR _l$[esp+36]
    push esi
    mov  DWORD PTR _t1$[esp+40], 1 ; данные для нового узла
    mov  DWORD PTR _t1$[esp+44], 2 ; данные для нового узла
    ; allocate new node
    call ??$_Buynode@ABUa@@@?$_List_buy@Ua@@V?$allocator@Ua@@@std@@@std@@QAEPAU?↙
    ↳ $_List_node@Ua@@PAX@1@PAU21@0ABUa@@@Z ; std::_List_buy<a,std::allocator<a> >::_Buynode<a const ↙
    ↳ &>
    mov  DWORD PTR [esi+4], eax
    mov  ecx, DWORD PTR [eax+4]
    mov  DWORD PTR _t1$[esp+28], 3 ; данные для нового узла
    mov  DWORD PTR [ecx], eax
    mov  esi, DWORD PTR [ebx]
    lea  eax, DWORD PTR _t1$[esp+28]
    push eax
    push DWORD PTR [esi+4]
    lea  ecx, DWORD PTR _l$[esp+36]
    push esi
    mov  DWORD PTR _t1$[esp+44], 4 ; данные для нового узла
```

```
    ; allocate new node
    call ??$_Buynode@ABUa@@@?$_List_buy@Ua@@V?$allocator@Ua@@@std@@@std@@QAEPAU?↙
    ↳ $_List_node@Ua@@PAX@1@PAU21@0ABUa@@@Z ; std::_List_buy<a,std::allocator<a> >::_Buynode<a const ↙
    ↳ &>
    mov  DWORD PTR [esi+4], eax
    mov  ecx, DWORD PTR [eax+4]
    mov  DWORD PTR _t1$[esp+28], 5 ; данные для нового узла
    mov  DWORD PTR [ecx], eax
    lea  eax, DWORD PTR _t1$[esp+28]
    push eax
    push DWORD PTR [ebx+4]
    lea  ecx, DWORD PTR _l$[esp+36]
    push ebx
    mov  DWORD PTR _t1$[esp+44], 6 ; данные для нового узла
    ; allocate new node
    call ??$_Buynode@ABUa@@@?$_List_buy@Ua@@V?$allocator@Ua@@@std@@@std@@QAEPAU?↙
    ↳ $_List_node@Ua@@PAX@1@PAU21@0ABUa@@@Z ; std::_List_buy<a,std::allocator<a> >::_Buynode<a const ↙
    ↳ &>
    mov  DWORD PTR [ebx+4], eax
    mov  ecx, DWORD PTR [eax+4]
    push OFFSET $SG40689 ; '* 3-elements list:'
    mov  DWORD PTR _l$[esp+36], 3
    mov  DWORD PTR [ecx], eax
    call edi ; printf
    lea  eax, DWORD PTR _l$[esp+32]
    push eax
    call ?dump_List_val@@YAXPAI@Z ; dump_List_val
    push OFFSET $SG40831 ; 'node at .begin:'
    call edi ; printf
    push DWORD PTR [ebx] ; взять поле следующего узла, на который указывает l
    call ?dump_List_node@@YAXPAUList_node@@@Z ; dump_List_node
    push OFFSET $SG40835 ; 'node at .end:'
    call edi ; printf
    push ebx ; pointer to the node $l$ variable points to!
    call ?dump_List_node@@YAXPAUList_node@@@Z ; dump_List_node
    push OFFSET $SG40839 ; '* let''s count from the begin:'
    call edi ; printf
    mov  esi, DWORD PTR [ebx] ; operator++: get ->next pointer
    push DWORD PTR [esi+12]
    push DWORD PTR [esi+8]
    push OFFSET $SG40846 ; '1st element: %d %d'
    call edi ; printf
    mov  esi, DWORD PTR [esi] ; operator++: get ->next pointer
    push DWORD PTR [esi+12]
    push DWORD PTR [esi+8]
    push OFFSET $SG40848 ; '2nd element: %d %d'
    call edi ; printf
    mov  esi, DWORD PTR [esi] ; operator++: get ->next pointer
    push DWORD PTR [esi+12]
    push DWORD PTR [esi+8]
    push OFFSET $SG40850 ; '3rd element: %d %d'
    call edi ; printf
    mov  eax, DWORD PTR [esi] ; operator++: get ->next pointer
    add  esp, 64
    push DWORD PTR [eax+12]
    push DWORD PTR [eax+8]
    push OFFSET $SG40852 ; 'element at .end(): %d %d'
    call edi ; printf
    push OFFSET $SG40853 ; '* let''s count from the end:'
    call edi ; printf
    push DWORD PTR [ebx+12] ; использовать поля x и y того узла, на который указывает переменная l
    push DWORD PTR [ebx+8]
    push OFFSET $SG40860 ; 'element at .end(): %d %d'
    call edi ; printf
    mov  esi, DWORD PTR [ebx+4] ; operator--: get ->prev pointer
    push DWORD PTR [esi+12]
    push DWORD PTR [esi+8]
    push OFFSET $SG40862 ; '3rd element: %d %d'
    call edi ; printf
    mov  esi, DWORD PTR [esi+4] ; operator--: get ->prev pointer
```

```
    push DWORD PTR [esi+12]
    push DWORD PTR [esi+8]
    push OFFSET $SG40864 ; '2nd element: %d %d'
    call edi ; printf
    mov  eax, DWORD PTR [esi+4] ; operator--: get ->prev pointer
    push DWORD PTR [eax+12]
    push DWORD PTR [eax+8]
    push OFFSET $SG40866 ; '1st element: %d %d'
    call edi ; printf
    add  esp, 64
    push OFFSET $SG40867 ; 'removing last element...'
    call edi ; printf
    mov  edx, DWORD PTR [ebx+4]
    add  esp, 4

    ; prev=next?
    ; это единственный элемент, "мусор"?
    ; если да, не удаляем его!
    cmp  edx, ebx
    je   SHORT $LN349@main
    mov  ecx, DWORD PTR [edx+4]
    mov  eax, DWORD PTR [edx]
    mov  DWORD PTR [ecx], eax
    mov  ecx, DWORD PTR [edx]
    mov  eax, DWORD PTR [edx+4]
    push edx
    mov  DWORD PTR [ecx+4], eax
    call ??3@YAXPAX@Z ; operator delete
    add  esp, 4
    mov  DWORD PTR _l$[esp+32], 2
$LN349@main:
    lea  eax, DWORD PTR _l$[esp+28]
    push eax
    call ?dump_List_val@@YAXPAI@Z ; dump_List_val
    mov  eax, DWORD PTR [ebx]
    add  esp, 4
    mov  DWORD PTR [ebx], ebx
    mov  DWORD PTR [ebx+4], ebx
    cmp  eax, ebx
    je   SHORT $LN412@main
$LL414@main:
    mov  esi, DWORD PTR [eax]
    push eax
    call ??3@YAXPAX@Z ; operator delete
    add  esp, 4
    mov  eax, esi
    cmp  esi, ebx
    jne  SHORT $LL414@main
$LN412@main:
    push  ebx
    call  ??3@YAXPAX@Z ; operator delete
    add   esp, 4
    xor   eax, eax
    pop   edi
    pop   esi
    pop   ebx
    add   esp, 16
    ret   0
_main ENDP
```

В отличие от GCC, код MSVC выделяет элемент-пустышку в самом начале функции при помощи функции «Buynode», она также используется и во время выделения остальных элементов (код GCC выделяет самый первый элемент в локальном стеке).

Листинг 51.32: Весь вывод

```
* empty list:
_Myhead=0x003CC258, _Mysize=0
ptr=0x003CC258 _Next=0x003CC258 _Prev=0x003CC258 x=6226002 y=4522072
* 3-elements list:
```

```
_Myhead=0x003CC258, _Mysize=3
ptr=0x003CC258 _Next=0x003CC288 _Prev=0x003CC2A0 x=6226002 y=4522072
ptr=0x003CC288 _Next=0x003CC270 _Prev=0x003CC258 x=3 y=4
ptr=0x003CC270 _Next=0x003CC2A0 _Prev=0x003CC288 x=1 y=2
ptr=0x003CC2A0 _Next=0x003CC258 _Prev=0x003CC270 x=5 y=6
node at .begin:
ptr=0x003CC288 _Next=0x003CC270 _Prev=0x003CC258 x=3 y=4
node at .end:
ptr=0x003CC258 _Next=0x003CC288 _Prev=0x003CC2A0 x=6226002 y=4522072
* let's count from the begin:
1st element: 3 4
2nd element: 1 2
3rd element: 5 6
element at .end(): 6226002 4522072
* let's count from the end:
element at .end(): 6226002 4522072
3rd element: 5 6
2nd element: 1 2
1st element: 3 4
removing last element...
_Myhead=0x003CC258, _Mysize=2
ptr=0x003CC258 _Next=0x003CC288 _Prev=0x003CC270 x=6226002 y=4522072
ptr=0x003CC288 _Next=0x003CC270 _Prev=0x003CC258 x=3 y=4
ptr=0x003CC270 _Next=0x003CC258 _Prev=0x003CC288 x=1 y=2
```

C++11 std::forward_list

Это то же самое что и std::list, но только односвязный список, т.е. имеющий только поле «next» в каждом элементе . Таким образом расход памяти меньше, но возможности идти по списку назад здесь нет .

51.4.3. std::vector

Мы бы назвали `std::vector` «безопасной оболочкой» (wrapper) PODT[10] массива в Си. Изнутри он очень похож на `std::string` (51.4.1 (стр. 580)): он имеет указатель на выделенный буфер, указатель на конец массива и указатель на конец выделенного буфера.

Элементы массива просто лежат в памяти впритык друг к другу, так же, как и в обычном массиве (18 (стр. 267)). В C++11 появился метод `.data()` возвращающий указатель на этот буфер, это похоже на `.c_str()` в `std::string`.

Выделенный буфер в куче может быть больше чем сам массив.

Реализации MSVC и GCC почти одинаковые, отличаются только имена полей в структуре [11], так что здесь один исходник работающий для обоих компиляторов. И снова здесь Си-подобный код для вывода структуры `std::vector`:

```
#include <stdio.h>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <functional>

struct vector_of_ints
{
    // MSVC names:
    int *Myfirst;
    int *Mylast;
    int *Myend;

    // структура в GCC такая же, а имена там: _M_start, _M_finish, _M_end_of_storage
};

void dump(struct vector_of_ints *in)
{
    printf ("_Myfirst=%p, _Mylast=%p, _Myend=%p\n", in->Myfirst, in->Mylast, in->Myend);
    size_t size=(in->Mylast-in->Myfirst);
    size_t capacity=(in->Myend-in->Myfirst);
    printf ("size=%d, capacity=%d\n", size, capacity);
```

[10] (Си++) Plain Old Data Type
[11] внутренности GCC: http://go.yurichev.com/17086

```
    for (size_t i=0; i<size; i++)
        printf ("element %d: %d\n", i, in->Myfirst[i]);
};

int main()
{
    std::vector<int> c;
    dump ((struct vector_of_ints*)(void*)&c);
    c.push_back(1);
    dump ((struct vector_of_ints*)(void*)&c);
    c.push_back(2);
    dump ((struct vector_of_ints*)(void*)&c);
    c.push_back(3);
    dump ((struct vector_of_ints*)(void*)&c);
    c.push_back(4);
    dump ((struct vector_of_ints*)(void*)&c);
    c.reserve (6);
    dump ((struct vector_of_ints*)(void*)&c);
    c.push_back(5);
    dump ((struct vector_of_ints*)(void*)&c);
    c.push_back(6);
    dump ((struct vector_of_ints*)(void*)&c);
    printf ("%d\n", c.at(5)); // с проверкой границ
    printf ("%d\n", c[8]); // operator[], без проверки границ
};
```

Примерный вывод программы скомпилированной в MSVC:

```
_Myfirst=00000000, _Mylast=00000000, _Myend=00000000
size=0, capacity=0
_Myfirst=0051CF48, _Mylast=0051CF4C, _Myend=0051CF4C
size=1, capacity=1
element 0: 1
_Myfirst=0051CF58, _Mylast=0051CF60, _Myend=0051CF60
size=2, capacity=2
element 0: 1
element 1: 2
_Myfirst=0051C278, _Mylast=0051C284, _Myend=0051C284
size=3, capacity=3
element 0: 1
element 1: 2
element 2: 3
_Myfirst=0051C290, _Mylast=0051C2A0, _Myend=0051C2A0
size=4, capacity=4
element 0: 1
element 1: 2
element 2: 3
element 3: 4
_Myfirst=0051B180, _Mylast=0051B190, _Myend=0051B198
size=4, capacity=6
element 0: 1
element 1: 2
element 2: 3
element 3: 4
_Myfirst=0051B180, _Mylast=0051B194, _Myend=0051B198
size=5, capacity=6
element 0: 1
element 1: 2
element 2: 3
element 3: 4
element 4: 5
_Myfirst=0051B180, _Mylast=0051B198, _Myend=0051B198
size=6, capacity=6
element 0: 1
element 1: 2
element 2: 3
element 3: 4
element 4: 5
element 5: 6
6
```

```
6619158
```

Как можно заметить, выделенного буфера в самом начале функции `main()` пока нет . После первого вызова `push_back()` буфер выделяется. И далее, после каждого вызова `push_back()` и длина массива и вместимость буфера (*capacity*) увеличиваются . Но адрес буфера также меняется, потому что вызов функции `push_back()` перевыделяет буфер в куче каждый раз . Это дорогая операция, вот почему очень важно предсказать размер будущего массива и зарезервировать место для него при помощи метода `.reserve()`. Самое последнее число — это мусор: там нет элементов массива в этом месте, вот откуда это случайное число . Это иллюстрация того факта что метод `operator[]` в `std::vector` не проверяет индекс на правильность. Более медленный метод `.at()` с другой стороны, проверяет, и подкидывает исключение `std::out_of_range` в случае ошибки.

Давайте посмотрим код:

Листинг 51.33: MSVC 2012 /GS- /Ob1

```
$SG52650 DB '%d', 0aH, 00H
$SG52651 DB '%d', 0aH, 00H

_this$ = -4 ; size = 4
__Pos$ = 8  ; size = 4
?at@?$vector@HV?$allocator@H@std@@@std@@QAEAAHI@Z PROC ; std::vector<int,std::allocator<int> >::at, ↙
    ↳ COMDAT
; _this$ = ecx
    push ebp
    mov  ebp, esp
    push ecx
    mov  DWORD PTR _this$[ebp], ecx
    mov  eax, DWORD PTR _this$[ebp]
    mov  ecx, DWORD PTR _this$[ebp]
    mov  edx, DWORD PTR [eax+4]
    sub  edx, DWORD PTR [ecx]
    sar  edx, 2
    cmp  edx, DWORD PTR __Pos$[ebp]
    ja   SHORT $LN1@at
    push OFFSET ??_C@_0BM@NMJKDPPO@invalid?5vector?$DMT?$DO?5subscript?$AA@
    call DWORD PTR __imp_?_Xout_of_range@std@@YAXPBD@Z
$LN1@at:
    mov  eax, DWORD PTR _this$[ebp]
    mov  ecx, DWORD PTR [eax]
    mov  edx, DWORD PTR __Pos$[ebp]
    lea  eax, DWORD PTR [ecx+edx*4]
$LN3@at:
    mov  esp, ebp
    pop  ebp
    ret  4
?at@?$vector@HV?$allocator@H@std@@@std@@QAEAAHI@Z ENDP ; std::vector<int,std::allocator<int> >::at

_c$ = -36 ; size = 12
$T1 = -24 ; size = 4
$T2 = -20 ; size = 4
$T3 = -16 ; size = 4
$T4 = -12 ; size = 4
$T5 = -8  ; size = 4
$T6 = -4  ; size = 4
_main PROC
    push ebp
    mov  ebp, esp
    sub  esp, 36
    mov  DWORD PTR _c$[ebp], 0     ; Myfirst
    mov  DWORD PTR _c$[ebp+4], 0   ; Mylast
    mov  DWORD PTR _c$[ebp+8], 0   ; Myend
    lea  eax, DWORD PTR _c$[ebp]
    push eax
    call ?dump@@YAXPAUvector_of_ints@@@Z ; dump
    add  esp, 4
    mov  DWORD PTR $T6[ebp], 1
    lea  ecx, DWORD PTR $T6[ebp]
    push ecx
    lea  ecx, DWORD PTR _c$[ebp]
    call ?push_back@?$vector@HV?$allocator@H@std@@@std@@QAEX$$QAH@Z ; std::vector<int,std::allocator<↙
    ↳ int> >::push_back
```

```
    lea  edx, DWORD PTR _c$[ebp]
    push edx
    call ?dump@@YAXPAUvector_of_ints@@@Z ; dump
    add  esp, 4
    mov  DWORD PTR $T5[ebp], 2
    lea  eax, DWORD PTR $T5[ebp]
    push eax
    lea  ecx, DWORD PTR _c$[ebp]
    call ?push_back@?$vector@HV?$allocator@H@std@@@std@@QAEX$$QAH@Z ; std::vector<int,std::allocator<↙
    ↳ int> >::push_back
    lea  ecx, DWORD PTR _c$[ebp]
    push ecx
    call ?dump@@YAXPAUvector_of_ints@@@Z ; dump
    add  esp, 4
    mov  DWORD PTR $T4[ebp], 3
    lea  edx, DWORD PTR $T4[ebp]
    push edx
    lea  ecx, DWORD PTR _c$[ebp]
    call ?push_back@?$vector@HV?$allocator@H@std@@@std@@QAEX$$QAH@Z ; std::vector<int,std::allocator<↙
    ↳ int> >::push_back
    lea  eax, DWORD PTR _c$[ebp]
    push eax
    call ?dump@@YAXPAUvector_of_ints@@@Z ; dump
    add  esp, 4
    mov  DWORD PTR $T3[ebp], 4
    lea  ecx, DWORD PTR $T3[ebp]
    push ecx
    lea  ecx, DWORD PTR _c$[ebp]
    call ?push_back@?$vector@HV?$allocator@H@std@@@std@@QAEX$$QAH@Z ; std::vector<int,std::allocator<↙
    ↳ int> >::push_back
    lea  edx, DWORD PTR _c$[ebp]
    push edx
    call ?dump@@YAXPAUvector_of_ints@@@Z ; dump
    add  esp, 4
    push 6
    lea  ecx, DWORD PTR _c$[ebp]
    call ?reserve@?$vector@HV?$allocator@H@std@@@std@@QAEXI@Z ; std::vector<int,std::allocator<int> ↙
    ↳ >::reserve
    lea  eax, DWORD PTR _c$[ebp]
    push eax
    call ?dump@@YAXPAUvector_of_ints@@@Z ; dump
    add  esp, 4
    mov  DWORD PTR $T2[ebp], 5
    lea  ecx, DWORD PTR $T2[ebp]
    push ecx
    lea  ecx, DWORD PTR _c$[ebp]
    call ?push_back@?$vector@HV?$allocator@H@std@@@std@@QAEX$$QAH@Z ; std::vector<int,std::allocator<↙
    ↳ int> >::push_back
    lea  edx, DWORD PTR _c$[ebp]
    push edx
    call ?dump@@YAXPAUvector_of_ints@@@Z ; dump
    add  esp, 4
    mov  DWORD PTR $T1[ebp], 6
    lea  eax, DWORD PTR $T1[ebp]
    push eax
    lea  ecx, DWORD PTR _c$[ebp]
    call ?push_back@?$vector@HV?$allocator@H@std@@@std@@QAEX$$QAH@Z ; std::vector<int,std::allocator<↙
    ↳ int> >::push_back
    lea  ecx, DWORD PTR _c$[ebp]
    push ecx
    call ?dump@@YAXPAUvector_of_ints@@@Z ; dump
    add  esp, 4
    push 5
    lea  ecx, DWORD PTR _c$[ebp]
    call ?at@?$vector@HV?$allocator@H@std@@@std@@QAEAAHI@Z ; std::vector<int,std::allocator<int> >::at
    mov  edx, DWORD PTR [eax]
    push edx
    push OFFSET $SG52650 ; '%d'
    call DWORD PTR __imp__printf
    add  esp, 8
```

```
    mov  eax, 8
    shl  eax, 2
    mov  ecx, DWORD PTR _c$[ebp]
    mov  edx, DWORD PTR [ecx+eax]
    push edx
    push OFFSET $SG52651 ; '%d'
    call DWORD PTR __imp__printf
    add  esp, 8
    lea  ecx, DWORD PTR _c$[ebp]
    call ?_Tidy@?$vector@HV?$allocator@H@std@@@std@@IAEXXZ ; std::vector<int,std::allocator<int> >::↙
    ↳ _Tidy
    xor  eax, eax
    mov  esp, ebp
    pop  ebp
    ret  0
_main ENDP
```

Мы видим, как метод `.at()` проверяет границы и подкидывает исключение в случае ошибки . Число, которое выводит последний вызов `printf()` берется из памяти, без всяких проверок.

Читатель может спросить, почему бы не использовать переменные «size» и «capacity», как это сделано в `std::string`. Вероятно, это для более быстрой проверки границ.

Код генерируемый GCC почти такой же, в целом, но метод `.at()` вставлен прямо в код:

Листинг 51.34: GCC 4.8.1 -fno-inline-small-functions -O1

```
main proc near
     push ebp
     mov  ebp, esp
     push edi
     push esi
     push ebx
     and  esp, 0FFFFFFF0h
     sub  esp, 20h
     mov  dword ptr [esp+14h], 0
     mov  dword ptr [esp+18h], 0
     mov  dword ptr [esp+1Ch], 0
     lea  eax, [esp+14h]
     mov  [esp], eax
     call _Z4dumpP14vector_of_ints ; dump(vector_of_ints *)
     mov  dword ptr [esp+10h], 1
     lea  eax, [esp+10h]
     mov  [esp+4], eax
     lea  eax, [esp+14h]
     mov  [esp], eax
     call _ZNSt6vectorIiSaIiEE9push_backERKi ; std::vector<int,std::allocator<int>>::push_back(int  ↙
    ↳ const&)
     lea  eax, [esp+14h]
     mov  [esp], eax
     call _Z4dumpP14vector_of_ints ; dump(vector_of_ints *)
     mov  dword ptr [esp+10h], 2
     lea  eax, [esp+10h]
     mov  [esp+4], eax
     lea  eax, [esp+14h]
     mov  [esp], eax
     call _ZNSt6vectorIiSaIiEE9push_backERKi ; std::vector<int,std::allocator<int>>::push_back(int  ↙
    ↳ const&)
     lea  eax, [esp+14h]
     mov  [esp], eax
     call _Z4dumpP14vector_of_ints ; dump(vector_of_ints *)
     mov  dword ptr [esp+10h], 3
     lea  eax, [esp+10h]
     mov  [esp+4], eax
     lea  eax, [esp+14h]
     mov  [esp], eax
     call _ZNSt6vectorIiSaIiEE9push_backERKi ; std::vector<int,std::allocator<int>>::push_back(int  ↙
    ↳ const&)
     lea  eax, [esp+14h]
     mov  [esp], eax
     call _Z4dumpP14vector_of_ints ; dump(vector_of_ints *)
```

```
     mov  dword ptr [esp+10h], 4
     lea  eax, [esp+10h]
     mov  [esp+4], eax
     lea  eax, [esp+14h]
     mov  [esp], eax
     call _ZNSt6vectorIiSaIiEE9push_backERKi ; std::vector<int,std::allocator<int>>::push_back(int ↙
    ↳ const&)
     lea  eax, [esp+14h]
     mov  [esp], eax
     call _Z4dumpP14vector_of_ints ; dump(vector_of_ints *)
     mov  ebx, [esp+14h]
     mov  eax, [esp+1Ch]
     sub  eax, ebx
     cmp  eax, 17h
     ja   short loc_80001CF
     mov  edi, [esp+18h]
     sub  edi, ebx
     sar  edi, 2
     mov  dword ptr [esp], 18h
     call _Znwj           ; operator new(uint)
     mov  esi, eax
     test edi, edi
     jz   short loc_80001AD
     lea  eax, ds:0[edi*4]
     mov  [esp+8], eax    ; n
     mov  [esp+4], ebx    ; src
     mov  [esp], esi      ; dest
     call memmove

loc_80001AD: ; CODE XREF: main+F8
     mov  eax, [esp+14h]
     test eax, eax
     jz   short loc_80001BD
     mov  [esp], eax      ; void *
     call _ZdlPv          ; operator delete(void *)

loc_80001BD: ; CODE XREF: main+117
     mov  [esp+14h], esi
     lea  eax, [esi+edi*4]
     mov  [esp+18h], eax
     add  esi, 18h
     mov  [esp+1Ch], esi

loc_80001CF: ; CODE XREF: main+DD
     lea  eax, [esp+14h]
     mov  [esp], eax
     call _Z4dumpP14vector_of_ints ; dump(vector_of_ints *)
     mov  dword ptr [esp+10h], 5
     lea  eax, [esp+10h]
     mov  [esp+4], eax
     lea  eax, [esp+14h]
     mov  [esp], eax
     call _ZNSt6vectorIiSaIiEE9push_backERKi ; std::vector<int,std::allocator<int>>::push_back(int ↙
    ↳ const&)
     lea  eax, [esp+14h]
     mov  [esp], eax
     call _Z4dumpP14vector_of_ints ; dump(vector_of_ints *)
     mov  dword ptr [esp+10h], 6
     lea  eax, [esp+10h]
     mov  [esp+4], eax
     lea  eax, [esp+14h]
     mov  [esp], eax
     call _ZNSt6vectorIiSaIiEE9push_backERKi ; std::vector<int,std::allocator<int>>::push_back(int ↙
    ↳ const&)
     lea  eax, [esp+14h]
     mov  [esp], eax
     call _Z4dumpP14vector_of_ints ; dump(vector_of_ints *)
     mov  eax, [esp+14h]
     mov  edx, [esp+18h]
     sub  edx, eax
```

```
     cmp  edx, 17h
     ja   short loc_8000246
     mov  dword ptr [esp], offset aVector_m_range ; "vector::_M_range_check"
     call _ZSt20__throw_out_of_rangePKc ; std::__throw_out_of_range(char  const*)

loc_8000246:                            ; CODE XREF: main+19C
     mov  eax, [eax+14h]
     mov  [esp+8], eax
     mov  dword ptr [esp+4], offset aD ; "%d\n"
     mov  dword ptr [esp], 1
     call __printf_chk
     mov  eax, [esp+14h]
     mov  eax, [eax+20h]
     mov  [esp+8], eax
     mov  dword ptr [esp+4], offset aD ; "%d\n"
     mov  dword ptr [esp], 1
     call __printf_chk
     mov  eax, [esp+14h]
     test eax, eax
     jz   short loc_80002AC
     mov  [esp], eax      ; void *
     call _ZdlPv          ; operator delete(void *)
     jmp  short loc_80002AC

     mov  ebx, eax
     mov  edx, [esp+14h]
     test edx, edx
     jz   short loc_80002A4
     mov  [esp], edx      ; void *
     call _ZdlPv          ; operator delete(void *)

loc_80002A4: ; CODE XREF: main+1FE
     mov  [esp], ebx
     call _Unwind_Resume


loc_80002AC: ; CODE XREF: main+1EA
             ; main+1F4
     mov  eax, 0
     lea  esp, [ebp-0Ch]
     pop  ebx
     pop  esi
     pop  edi
     pop  ebp

locret_80002B8: ; DATA XREF: .eh_frame:08000510
                ; .eh_frame:080005BC
     retn
main endp
```

Метод `.reserve()` точно так же вставлен прямо в код `main()`. Он вызывает `new()` если буфер слишком мал для нового массива , вызывает `memmove()` для копирования содержимого буфера, и вызывает `delete()` для освобождения старого буфера.

Посмотрим, что выводит программа будучи скомпилированная GCC :

```
_Myfirst=0x(nil), _Mylast=0x(nil), _Myend=0x(nil)
size=0, capacity=0
_Myfirst=0x8257008, _Mylast=0x825700c, _Myend=0x825700c
size=1, capacity=1
element 0: 1
_Myfirst=0x8257018, _Mylast=0x8257020, _Myend=0x8257020
size=2, capacity=2
element 0: 1
element 1: 2
_Myfirst=0x8257028, _Mylast=0x8257034, _Myend=0x8257038
size=3, capacity=4
element 0: 1
element 1: 2
element 2: 3
```

```
_Myfirst=0x8257028, _Mylast=0x8257038, _Myend=0x8257038
size=4, capacity=4
element 0: 1
element 1: 2
element 2: 3
element 3: 4
_Myfirst=0x8257040, _Mylast=0x8257050, _Myend=0x8257058
size=4, capacity=6
element 0: 1
element 1: 2
element 2: 3
element 3: 4
_Myfirst=0x8257040, _Mylast=0x8257054, _Myend=0x8257058
size=5, capacity=6
element 0: 1
element 1: 2
element 2: 3
element 3: 4
element 4: 5
_Myfirst=0x8257040, _Mylast=0x8257058, _Myend=0x8257058
size=6, capacity=6
element 0: 1
element 1: 2
element 2: 3
element 3: 4
element 4: 5
element 5: 6
6
0
```

Мы можем заметить, что буфер растет иначе чем в MSVC.

При помощи простых экспериментов становится ясно, что в реализации MSVC буфер увеличивается на ~50% каждый раз, когда он должен был увеличен, а у GCC он увеличивается на 100% каждый раз, т.е. удваивается .

51.4.4. std::map и std::set

Двоичное дерево — это еще одна фундаментальная структура данных. Как следует из названия, это дерево, но у каждого узла максимум 2 связи с другими узлами . Каждый узел имеет ключ и/или значение.

Обычно, именно при помощи двоичных деревьев реализуются «словари» пар ключ-значения (AKA «ассоциативные массивы») .

Двоичные деревья имеют по крайней мере три важных свойства:

- Все ключи всегда хранятся в отсортированном виде.
- Могут хранится ключи любых типов. Алгоритмы для работы с двоичными деревьями не зависят от типа ключа, для работы им нужна только функция для сравнения ключей.
- Поиск заданного ключа относительно быстрый по сравнению со списками или массивами .

Очень простой пример: давайте сохраним вот эти числа в двоичном дереве : 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 20, 99, 100, 101, 107, 1001, 1010.



Все ключи меньше чем значение ключа узла, сохраняются по левой стороне . Все ключи больше чем значение ключа узла, сохраняются по правой стороне .

Таким образом, алгоритм для поиска нужного ключа прост: если искомое значение меньше чем значение текущего узла: двигаемся влево, если больше: двигаемся вправо, останавливаемся если они равны . Таким образом, алгоритм может искать числа, текстовые строки, и т.д., пользуясь только функцией сравнения ключей.

Все ключи имеют уникальные значения.

Учитывая это, нужно $\approx \log_2 n$ шагов для поиска ключа в сбалансированном дереве, содержащем n ключей. Это ≈ 10 шагов для ≈ 1000 ключей, или ≈ 13 шагов для ≈ 10000 ключей. Неплохо, но для этого дерево всегда должно быть сбалансировано: т.е. ключи должны быть равномерно распределены на всех ярусах . Операции вставки и удаления проводят дополнительную работу по обслуживанию дерева и сохранения его в сбалансированном состоянии.

Известно несколько популярных алгоритмом балансировки, включая AVL-деревья и красно-черные деревья . Последний дополняет узел значением «цвета» для упрощения балансировки, таким образом каждый узел может быть «красным» или «черным» .

Реализации `std::map` и `std::set` обоих GCC и MSVC используют красно-черные деревья .

`std::set` содержит только ключи. `std::map` это «расширенная» версия set: здесь имеется еще и значение (value) на каждом узле .

MSVC

```
#include <map>
#include <set>
#include <string>
#include <iostream>

// структура не запакована!
struct tree_node
{
    struct tree_node *Left;
    struct tree_node *Parent;
    struct tree_node *Right;
    char Color; // 0 – Red, 1 – Black
    char Isnil;
    //std::pair Myval;
    unsigned int first; // называется Myval в std::set
    const char *second; // отсутствует в std::set
};

struct tree_struct
{
    struct tree_node *Myhead;
    size_t Mysize;
};

void dump_tree_node (struct tree_node *n, bool is_set, bool traverse)
{
    printf ("ptr=0x%p Left=0x%p Parent=0x%p Right=0x%p Color=%d Isnil=%d\n",
```

```
            n, n->Left, n->Parent, n->Right, n->Color, n->Isnil);
    if (n->Isnil==0)
    {
        if (is_set)
            printf ("first=%d\n", n->first);
        else
            printf ("first=%d second=[%s]\n", n->first, n->second);
    }

    if (traverse)
    {
        if (n->Isnil==1)
            dump_tree_node (n->Parent, is_set, true);
        else
        {
            if (n->Left->Isnil==0)
                dump_tree_node (n->Left, is_set, true);
            if (n->Right->Isnil==0)
                dump_tree_node (n->Right, is_set, true);
        };
    };
};

const char* ALOT_OF_TABS="\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t";

void dump_as_tree (int tabs, struct tree_node *n, bool is_set)
{
    if (is_set)
        printf ("%d\n", n->first);
    else
        printf ("%d [%s]\n", n->first, n->second);
    if (n->Left->Isnil==0)
    {
        printf ("%.*sL-------", tabs, ALOT_OF_TABS);
        dump_as_tree (tabs+1, n->Left, is_set);
    };
    if (n->Right->Isnil==0)
    {
        printf ("%.*sR-------", tabs, ALOT_OF_TABS);
        dump_as_tree (tabs+1, n->Right, is_set);
    };
};

void dump_map_and_set(struct tree_struct *m, bool is_set)
{
    printf ("ptr=0x%p, Myhead=0x%p, Mysize=%d\n", m, m->Myhead, m->Mysize);
    dump_tree_node (m->Myhead, is_set, true);
    printf ("As a tree:\n");
    printf ("root----");
    dump_as_tree (1, m->Myhead->Parent, is_set);
};

int main()
{
    // map

    std::map<int, const char*> m;

    m[10]="ten";
    m[20]="twenty";
    m[3]="three";
    m[101]="one hundred one";
    m[100]="one hundred";
    m[12]="twelve";
    m[107]="one hundred seven";
    m[0]="zero";
    m[1]="one";
    m[6]="six";
    m[99]="ninety-nine";
    m[5]="five";
```

```
    m[11]="eleven";
    m[1001]="one thousand one";
    m[1010]="one thousand ten";
    m[2]="two";
    m[9]="nine";
    printf ("dumping m as map:\n");
    dump_map_and_set ((struct tree_struct *)(void*)&m, false);

    std::map<int, const char*>::iterator it1=m.begin();
    printf ("m.begin():\n");
    dump_tree_node ((struct tree_node *)*(void**)&it1, false, false);
    it1=m.end();
    printf ("m.end():\n");
    dump_tree_node ((struct tree_node *)*(void**)&it1, false, false);

    // set

    std::set<int> s;
    s.insert(123);
    s.insert(456);
    s.insert(11);
    s.insert(12);
    s.insert(100);
    s.insert(1001);
    printf ("dumping s as set:\n");
    dump_map_and_set ((struct tree_struct *)(void*)&s, true);
    std::set<int>::iterator it2=s.begin();
    printf ("s.begin():\n");
    dump_tree_node ((struct tree_node *)*(void**)&it2, true, false);
    it2=s.end();
    printf ("s.end():\n");
    dump_tree_node ((struct tree_node *)*(void**)&it2, true, false);
};
```

Листинг 51.35: MSVC 2012

```
dumping m as map:
ptr=0x0020FE04, Myhead=0x005BB3A0, Mysize=17
ptr=0x005BB3A0 Left=0x005BB4A0 Parent=0x005BB3C0 Right=0x005BB580 Color=1 Isnil=1
ptr=0x005BB3C0 Left=0x005BB4C0 Parent=0x005BB3A0 Right=0x005BB440 Color=1 Isnil=0
first=10 second=[ten]
ptr=0x005BB4C0 Left=0x005BB4A0 Parent=0x005BB3C0 Right=0x005BB520 Color=1 Isnil=0
first=1 second=[one]
ptr=0x005BB4A0 Left=0x005BB3A0 Parent=0x005BB4C0 Right=0x005BB3A0 Color=1 Isnil=0
first=0 second=[zero]
ptr=0x005BB520 Left=0x005BB400 Parent=0x005BB4C0 Right=0x005BB4E0 Color=0 Isnil=0
first=5 second=[five]
ptr=0x005BB400 Left=0x005BB5A0 Parent=0x005BB520 Right=0x005BB3A0 Color=1 Isnil=0
first=3 second=[three]
ptr=0x005BB5A0 Left=0x005BB3A0 Parent=0x005BB400 Right=0x005BB3A0 Color=0 Isnil=0
first=2 second=[two]
ptr=0x005BB4E0 Left=0x005BB3A0 Parent=0x005BB520 Right=0x005BB5C0 Color=1 Isnil=0
first=6 second=[six]
ptr=0x005BB5C0 Left=0x005BB3A0 Parent=0x005BB4E0 Right=0x005BB3A0 Color=0 Isnil=0
first=9 second=[nine]
ptr=0x005BB440 Left=0x005BB3E0 Parent=0x005BB3C0 Right=0x005BB480 Color=1 Isnil=0
first=100 second=[one hundred]
ptr=0x005BB3E0 Left=0x005BB460 Parent=0x005BB440 Right=0x005BB500 Color=0 Isnil=0
first=20 second=[twenty]
ptr=0x005BB460 Left=0x005BB540 Parent=0x005BB3E0 Right=0x005BB3A0 Color=1 Isnil=0
first=12 second=[twelve]
ptr=0x005BB540 Left=0x005BB3A0 Parent=0x005BB460 Right=0x005BB3A0 Color=0 Isnil=0
first=11 second=[eleven]
ptr=0x005BB500 Left=0x005BB3A0 Parent=0x005BB3E0 Right=0x005BB3A0 Color=1 Isnil=0
first=99 second=[ninety-nine]
ptr=0x005BB480 Left=0x005BB420 Parent=0x005BB440 Right=0x005BB560 Color=0 Isnil=0
first=107 second=[one hundred seven]
ptr=0x005BB420 Left=0x005BB3A0 Parent=0x005BB480 Right=0x005BB3A0 Color=1 Isnil=0
first=101 second=[one hundred one]
ptr=0x005BB560 Left=0x005BB3A0 Parent=0x005BB480 Right=0x005BB580 Color=1 Isnil=0
```

```
first=1001 second=[one thousand one]
ptr=0x005BB580 Left=0x005BB3A0 Parent=0x005BB560 Right=0x005BB3A0 Color=0 Isnil=0
first=1010 second=[one thousand ten]
As a tree:
root----10 [ten]
        L-------1 [one]
                L-------0 [zero]
                R-------5 [five]
                        L-------3 [three]
                                L-------2 [two]
                        R-------6 [six]
                                R-------9 [nine]
        R-------100 [one hundred]
                L-------20 [twenty]
                        L-------12 [twelve]
                                L-------11 [eleven]
                        R-------99 [ninety-nine]
                R-------107 [one hundred seven]
                        L-------101 [one hundred one]
                        R-------1001 [one thousand one]
                                R-------1010 [one thousand ten]
m.begin():
ptr=0x005BB4A0 Left=0x005BB3A0 Parent=0x005BB4C0 Right=0x005BB3A0 Color=1 Isnil=0
first=0 second=[zero]
m.end():
ptr=0x005BB3A0 Left=0x005BB4A0 Parent=0x005BB3C0 Right=0x005BB580 Color=1 Isnil=1

dumping s as set:
ptr=0x0020FDFC, Myhead=0x005BB5E0, Mysize=6
ptr=0x005BB5E0 Left=0x005BB640 Parent=0x005BB600 Right=0x005BB6A0 Color=1 Isnil=1
ptr=0x005BB600 Left=0x005BB660 Parent=0x005BB5E0 Right=0x005BB620 Color=1 Isnil=0
first=123
ptr=0x005BB660 Left=0x005BB640 Parent=0x005BB600 Right=0x005BB680 Color=1 Isnil=0
first=12
ptr=0x005BB640 Left=0x005BB5E0 Parent=0x005BB660 Right=0x005BB5E0 Color=0 Isnil=0
first=11
ptr=0x005BB680 Left=0x005BB5E0 Parent=0x005BB660 Right=0x005BB5E0 Color=0 Isnil=0
first=100
ptr=0x005BB620 Left=0x005BB5E0 Parent=0x005BB600 Right=0x005BB6A0 Color=1 Isnil=0
first=456
ptr=0x005BB6A0 Left=0x005BB5E0 Parent=0x005BB620 Right=0x005BB5E0 Color=0 Isnil=0
first=1001
As a tree:
root----123
        L-------12
                L-------11
                R-------100
        R-------456
                R-------1001
s.begin():
ptr=0x005BB640 Left=0x005BB5E0 Parent=0x005BB660 Right=0x005BB5E0 Color=0 Isnil=0
first=11
s.end():
ptr=0x005BB5E0 Left=0x005BB640 Parent=0x005BB600 Right=0x005BB6A0 Color=1 Isnil=1
```

Структура не запакована, так что оба значения типа *char* занимают по 4 байта .

В `std::map`, `first` и `second` могут быть представлены как одно значение типа `std::pair`. `std::set` имеет только одно значение в этом месте структуры .

Текущий размер дерева всегда присутствует, как и в случае реализации `std::list` в MSVC (51.4.2 (стр. 592)).

Как и в случае с `std::list`, итераторы это просто указатели на узлы . Итератор `.begin()` указывает на минимальный ключ. Этот указатель нигде не сохранен (как в списках), минимальный ключ дерева нужно находить каждый раз . `operator--` и `operator++` перемещают указатель не текущий узел на узел-предшественник или узел-преемник, т.е. узлы содержащие предыдущий и следующий ключ . Алгоритмы для всех этих операций описаны в [Cor+09].

Итератор `.end()` указывает на узел-пустышку, он имеет 1 в `Isnil`, что означает, что у узла нет ключа и/или значения. Так что его можно рассматривать как «landing zone» в HDD[12]. Поле «parent» узла-пустышки указывает на корневой узел,

[12] Hard disk drive

который служит как вершина дерева, и уже содержит информацию.

GCC

```
#include <stdio.h>
#include <map>
#include <set>
#include <string>
#include <iostream>

struct map_pair
{
    int key;
    const char *value;
};

struct tree_node
{
    int M_color; // 0 - Red, 1 - Black
    struct tree_node *M_parent;
    struct tree_node *M_left;
    struct tree_node *M_right;
};

struct tree_struct
{
    int M_key_compare;
    struct tree_node M_header;
    size_t M_node_count;
};

void dump_tree_node (struct tree_node *n, bool is_set, bool traverse, bool dump_keys_and_values)
{
    printf ("ptr=0x%p M_left=0x%p M_parent=0x%p M_right=0x%p M_color=%d\n",
            n, n->M_left, n->M_parent, n->M_right, n->M_color);

    void *point_after_struct=((char*)n)+sizeof(struct tree_node);

    if (dump_keys_and_values)
    {
        if (is_set)
            printf ("key=%d\n", *(int*)point_after_struct);
        else
        {
            struct map_pair *p=(struct map_pair *)point_after_struct;
            printf ("key=%d value=[%s]\n", p->key, p->value);
        };
    };

    if (traverse==false)
        return;

    if (n->M_left)
        dump_tree_node (n->M_left, is_set, traverse, dump_keys_and_values);
    if (n->M_right)
        dump_tree_node (n->M_right, is_set, traverse, dump_keys_and_values);
};

const char* ALOT_OF_TABS="\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t";

void dump_as_tree (int tabs, struct tree_node *n, bool is_set)
{
    void *point_after_struct=((char*)n)+sizeof(struct tree_node);

    if (is_set)
        printf ("%d\n", *(int*)point_after_struct);
    else
    {
        struct map_pair *p=(struct map_pair *)point_after_struct;
```

```
        printf ("%d [%s]\n", p->key, p->value);
    }

    if (n->M_left)
    {
        printf ("%.*sL-------", tabs, ALOT_OF_TABS);
        dump_as_tree (tabs+1, n->M_left, is_set);
    };
    if (n->M_right)
    {
        printf ("%.*sR-------", tabs, ALOT_OF_TABS);
        dump_as_tree (tabs+1, n->M_right, is_set);
    };
};

void dump_map_and_set(struct tree_struct *m, bool is_set)
{
    printf ("ptr=0x%p, M_key_compare=0x%x, M_header=0x%p, M_node_count=%d\n",
        m, m->M_key_compare, &m->M_header, m->M_node_count);
    dump_tree_node (m->M_header.M_parent, is_set, true, true);
    printf ("As a tree:\n");
    printf ("root----");
    dump_as_tree (1, m->M_header.M_parent, is_set);
};

int main()
{
    // map

    std::map<int, const char*> m;

    m[10]="ten";
    m[20]="twenty";
    m[3]="three";
    m[101]="one hundred one";
    m[100]="one hundred";
    m[12]="twelve";
    m[107]="one hundred seven";
    m[0]="zero";
    m[1]="one";
    m[6]="six";
    m[99]="ninety-nine";
    m[5]="five";
    m[11]="eleven";
    m[1001]="one thousand one";
    m[1010]="one thousand ten";
    m[2]="two";
    m[9]="nine";

    printf ("dumping m as map:\n");
    dump_map_and_set ((struct tree_struct *)(void*)&m, false);

    std::map<int, const char*>::iterator it1=m.begin();
    printf ("m.begin():\n");
    dump_tree_node ((struct tree_node *)*(void**)&it1, false, false, true);
    it1=m.end();
    printf ("m.end():\n");
    dump_tree_node ((struct tree_node *)*(void**)&it1, false, false, false);

    // set

    std::set<int> s;
    s.insert(123);
    s.insert(456);
    s.insert(11);
    s.insert(12);
    s.insert(100);
    s.insert(1001);
    printf ("dumping s as set:\n");
    dump_map_and_set ((struct tree_struct *)(void*)&s, true);
```

```
    std::set<int>::iterator it2=s.begin();
    printf ("s.begin():\n");
    dump_tree_node ((struct tree_node *)*(void**)&it2, true, false, true);
    it2=s.end();
    printf ("s.end():\n");
    dump_tree_node ((struct tree_node *)*(void**)&it2, true, false, false);
};
```

Листинг 51.36: GCC 4.8.1

```
dumping m as map:
ptr=0x0028FE3C, M_key_compare=0x402b70, M_header=0x0028FE40, M_node_count=17
ptr=0x007A4988 M_left=0x007A4C00 M_parent=0x0028FE40 M_right=0x007A4B80 M_color=1
key=10 value=[ten]
ptr=0x007A4C00 M_left=0x007A4BE0 M_parent=0x007A4988 M_right=0x007A4C60 M_color=1
key=1 value=[one]
ptr=0x007A4BE0 M_left=0x00000000 M_parent=0x007A4C00 M_right=0x00000000 M_color=1
key=0 value=[zero]
ptr=0x007A4C60 M_left=0x007A4B40 M_parent=0x007A4C00 M_right=0x007A4C20 M_color=0
key=5 value=[five]
ptr=0x007A4B40 M_left=0x007A4CE0 M_parent=0x007A4C60 M_right=0x00000000 M_color=1
key=3 value=[three]
ptr=0x007A4CE0 M_left=0x00000000 M_parent=0x007A4B40 M_right=0x00000000 M_color=0
key=2 value=[two]
ptr=0x007A4C20 M_left=0x00000000 M_parent=0x007A4C60 M_right=0x007A4D00 M_color=1
key=6 value=[six]
ptr=0x007A4D00 M_left=0x00000000 M_parent=0x007A4C20 M_right=0x00000000 M_color=0
key=9 value=[nine]
ptr=0x007A4B80 M_left=0x007A49A8 M_parent=0x007A4988 M_right=0x007A4BC0 M_color=1
key=100 value=[one hundred]
ptr=0x007A49A8 M_left=0x007A4BA0 M_parent=0x007A4B80 M_right=0x007A4C40 M_color=0
key=20 value=[twenty]
ptr=0x007A4BA0 M_left=0x007A4C80 M_parent=0x007A49A8 M_right=0x00000000 M_color=1
key=12 value=[twelve]
ptr=0x007A4C80 M_left=0x00000000 M_parent=0x007A4BA0 M_right=0x00000000 M_color=0
key=11 value=[eleven]
ptr=0x007A4C40 M_left=0x00000000 M_parent=0x007A49A8 M_right=0x00000000 M_color=1
key=99 value=[ninety-nine]
ptr=0x007A4BC0 M_left=0x007A4B60 M_parent=0x007A4B80 M_right=0x007A4CA0 M_color=0
key=107 value=[one hundred seven]
ptr=0x007A4B60 M_left=0x00000000 M_parent=0x007A4BC0 M_right=0x00000000 M_color=1
key=101 value=[one hundred one]
ptr=0x007A4CA0 M_left=0x00000000 M_parent=0x007A4BC0 M_right=0x007A4CC0 M_color=1
key=1001 value=[one thousand one]
ptr=0x007A4CC0 M_left=0x00000000 M_parent=0x007A4CA0 M_right=0x00000000 M_color=0
key=1010 value=[one thousand ten]
As a tree:
root----10 [ten]
        L-------1 [one]
                L-------0 [zero]
                R-------5 [five]
                        L-------3 [three]
                                L-------2 [two]
                        R-------6 [six]
                                R-------9 [nine]
        R-------100 [one hundred]
                L-------20 [twenty]
                        L-------12 [twelve]
                                L-------11 [eleven]
                        R-------99 [ninety-nine]
                R-------107 [one hundred seven]
                        L-------101 [one hundred one]
                        R-------1001 [one thousand one]
                                R-------1010 [one thousand ten]
m.begin():
ptr=0x007A4BE0 M_left=0x00000000 M_parent=0x007A4C00 M_right=0x00000000 M_color=1
key=0 value=[zero]
m.end():
ptr=0x0028FE40 M_left=0x007A4BE0 M_parent=0x007A4988 M_right=0x007A4CC0 M_color=0
```

```
dumping s as set:
ptr=0x0028FE20, M_key_compare=0x8, M_header=0x0028FE24, M_node_count=6
ptr=0x007A1E80 M_left=0x01D5D890 M_parent=0x0028FE24 M_right=0x01D5D850 M_color=1
key=123
ptr=0x01D5D890 M_left=0x01D5D870 M_parent=0x007A1E80 M_right=0x01D5D8B0 M_color=1
key=12
ptr=0x01D5D870 M_left=0x00000000 M_parent=0x01D5D890 M_right=0x00000000 M_color=0
key=11
ptr=0x01D5D8B0 M_left=0x00000000 M_parent=0x01D5D890 M_right=0x00000000 M_color=0
key=100
ptr=0x01D5D850 M_left=0x00000000 M_parent=0x007A1E80 M_right=0x01D5D8D0 M_color=1
key=456
ptr=0x01D5D8D0 M_left=0x00000000 M_parent=0x01D5D850 M_right=0x00000000 M_color=0
key=1001
As a tree:
root----123
        L-------12
                L-------11
                R-------100
        R-------456
                R-------1001
s.begin():
ptr=0x01D5D870 M_left=0x00000000 M_parent=0x01D5D890 M_right=0x00000000 M_color=0
key=11
s.end():
ptr=0x0028FE24 M_left=0x01D5D870 M_parent=0x007A1E80 M_right=0x01D5D8D0 M_color=0
```

Реализация в GCC очень похожа [13]. Разница только в том, что здесь нет поля `Isnil`, так что структура занимает немного меньше места в памяти чем та что реализована в MSVC. Узел-пустышка — это также место, куда указывает итератор `.end()`, не имеющий ключа и/или значения.

Демонстрация перебалансировки (GCC)

Вот также демонстрация, показывающая нам как дерево может перебалансироваться после вставок.

Листинг 51.37: GCC

```
#include <stdio.h>
#include <map>
#include <set>
#include <string>
#include <iostream>

struct map_pair
{
    int key;
    const char *value;
};

struct tree_node
{
    int M_color; // 0 - Red, 1 - Black
    struct tree_node *M_parent;
    struct tree_node *M_left;
    struct tree_node *M_right;
};

struct tree_struct
{
    int M_key_compare;
    struct tree_node M_header;
    size_t M_node_count;
};

const char* ALOT_OF_TABS="\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t";

void dump_as_tree (int tabs, struct tree_node *n)
```

[13] http://go.yurichev.com/17084

```
{
    void *point_after_struct=((char*)n)+sizeof(struct tree_node);

    printf ("%d\n", *(int*)point_after_struct);

    if (n->M_left)
    {
        printf ("%.*sL-------", tabs, ALOT_OF_TABS);
        dump_as_tree (tabs+1, n->M_left);
    };
    if (n->M_right)
    {
        printf ("%.*sR-------", tabs, ALOT_OF_TABS);
        dump_as_tree (tabs+1, n->M_right);
    };
};

void dump_map_and_set(struct tree_struct *m)
{
    printf ("root----");
    dump_as_tree (1, m->M_header.M_parent);
};

int main()
{
    std::set<int> s;
    s.insert(123);
    s.insert(456);
    printf ("123, 456 are inserted\n");
    dump_map_and_set ((struct tree_struct *)(void*)&s);
    s.insert(11);
    s.insert(12);
    printf ("\n");
    printf ("11, 12 are inserted\n");
    dump_map_and_set ((struct tree_struct *)(void*)&s);
    s.insert(100);
    s.insert(1001);
    printf ("\n");
    printf ("100, 1001 are inserted\n");
    dump_map_and_set ((struct tree_struct *)(void*)&s);
    s.insert(667);
    s.insert(1);
    s.insert(4);
    s.insert(7);
    printf ("\n");
    printf ("667, 1, 4, 7 are inserted\n");
    dump_map_and_set ((struct tree_struct *)(void*)&s);
    printf ("\n");
};
```

Листинг 51.38: GCC 4.8.1

```
123, 456 are inserted
root----123
        R-------456

11, 12 are inserted
root----123
        L-------11
                R-------12
        R-------456

100, 1001 are inserted
root----123
        L-------12
                L-------11
                R-------100
        R-------456
                R-------1001
```

```
667, 1, 4, 7 are inserted
root----12
        L-------4
                L-------1
                R-------11
                        L-------7
        R-------123
                L-------100
                R-------667
                        L-------456
                        R-------1001
```

Глава 52

Отрицательные индексы массивов

Возможно адресовать место в памяти *перед* массивом задавая отрицательный индекс, например, $array[-1]$.

Трудно сказать, зачем это вообще может понадобиться, известно только одно практическое применение этому. Элементы массивов в Си/Си++ индексируются, начиная с 0, но в некоторых ЯП, первый элемент индексируется через 1 (как минимум FORTRAN). Привычка у программистов может остаться, так что все еще возможно адресовать первый элемент через 1 в Си/Си++ используя этот трюк:

```
#include <stdio.h>

int main()
{
        int random_value=0x11223344;
        unsigned char array[10];
        int i;
        unsigned char *fakearray=&array[-1];

        for (i=0; i<10; i++)
                array[i]=i;

        printf ("first element %d\n", fakearray[1]);
        printf ("second element %d\n", fakearray[2]);
        printf ("last element %d\n", fakearray[10]);

        printf ("array[-1]=%02X, array[-2]=%02X, array[-3]=%02X, array[-4]=%02X\n",
                array[-1],
                array[-2],
                array[-3],
                array[-4]);
};
```

Листинг 52.1: Неоптимизирующий MSVC 2010

```
$SG2751 DB      'first element %d', 0aH, 00H
$SG2752 DB      'second element %d', 0aH, 00H
$SG2753 DB      'last element %d', 0aH, 00H
$SG2754 DB      'array[-1]=%02X, array[-2]=%02X, array[-3]=%02X, array[-4'
        DB      ']=%02X', 0aH, 00H

_fakearray$ = -24               ; size = 4
_random_value$ = -20    ; size = 4
_array$ = -16           ; size = 10
_i$ = -4                ; size = 4
_main   PROC
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        sub     esp, 24
        mov     DWORD PTR _random_value$[ebp], 287454020 ; 11223344H
        ; установить fakearray[] на байт раньше перед array[]
        lea     eax, DWORD PTR _array$[ebp]
        add     eax, -1 ; eax=eax-1
        mov     DWORD PTR _fakearray$[ebp], eax
        mov     DWORD PTR _i$[ebp], 0
        jmp     SHORT $LN3@main
```

```
        ; заполнить array[] 0..9
$LN2@main:
        mov     ecx, DWORD PTR _i$[ebp]
        add     ecx, 1
        mov     DWORD PTR _i$[ebp], ecx
$LN3@main:
        cmp     DWORD PTR _i$[ebp], 10
        jge     SHORT $LN1@main
        mov     edx, DWORD PTR _i$[ebp]
        mov     al, BYTE PTR _i$[ebp]
        mov     BYTE PTR _array$[ebp+edx], al
        jmp     SHORT $LN2@main
$LN1@main:
        mov     ecx, DWORD PTR _fakearray$[ebp]
        ; ecx=адрес fakearray[0], ecx+1 это fakearray[1] либо array[0]
        movzx   edx, BYTE PTR [ecx+1]
        push    edx
        push    OFFSET $SG2751 ; 'first element %d'
        call    _printf
        add     esp, 8
        mov     eax, DWORD PTR _fakearray$[ebp]
        ; eax=адрес fakearray[0], eax+2 это fakearray[2] либо array[1]
        movzx   ecx, BYTE PTR [eax+2]
        push    ecx
        push    OFFSET $SG2752 ; 'second element %d'
        call    _printf
        add     esp, 8
        mov     edx, DWORD PTR _fakearray$[ebp]
        ; edx=адрес fakearray[0], edx+10 это fakearray[10] либо array[9]
        movzx   eax, BYTE PTR [edx+10]
        push    eax
        push    OFFSET $SG2753 ; 'last element %d'
        call    _printf
        add     esp, 8
        ; отнять 4, 3, 2 и 1 от указателя array[0] чтобы найти значения, лежащие перед array[]
        lea     ecx, DWORD PTR _array$[ebp]
        movzx   edx, BYTE PTR [ecx-4]
        push    edx
        lea     eax, DWORD PTR _array$[ebp]
        movzx   ecx, BYTE PTR [eax-3]
        push    ecx
        lea     edx, DWORD PTR _array$[ebp]
        movzx   eax, BYTE PTR [edx-2]
        push    eax
        lea     ecx, DWORD PTR _array$[ebp]
        movzx   edx, BYTE PTR [ecx-1]
        push    edx
        push    OFFSET $SG2754 ; 'array[-1]=%02X, array[-2]=%02X, array[-3]=%02X, array[-4]=%02X'
        call    _printf
        add     esp, 20
        xor     eax, eax
        mov     esp, ebp
        pop     ebp
        ret     0
_main   ENDP
```

Так что у нас тут массив `array[]` из десяти элементов, заполненный байтами $0...9$. Затем у нас указатель `fakearray[]` указывающий на один байт перед `array[]`. `fakearray[1]` указывает точно на `array[0]`. Но нам все еще любопытно, что же находится перед `array[]`? Мы добавляем `random_value` перед `array[]` и установим её в 0x11223344. Неоптимизирующий компилятор выделяет переменные в том же порядке, в котором они объявлены, так что да, 32-битная `random_value` находится точно перед массивом.

Запускаем, и:

```
first element 0
second element 1
last element 9
array[-1]=11, array[-2]=22, array[-3]=33, array[-4]=44
```

Фрагмент стека, который мы скопипастим из окна стека в OllyDbg (включая комментарии автора):

Листинг 52.2: Неоптимизирующий MSVC 2010

```
CPU Stack
Address   Value
001DFBCC  /001DFBD3 ; указатель fakearray
001DFBD0  |11223344 ; random_value
001DFBD4  |03020100 ; 4 байта array[]
001DFBD8  |07060504 ; 4 байта array[]
001DFBDC  |00CB0908 ; случайный мусор + 2 последних байта array[]
001DFBE0  |0000000A ; последнее значение i после того как закончился цикл
001DFBE4  |001DFC2C ; сохраненное значение EBP
001DFBE8  \00CB129D ; адрес возврата (RA)
```

Указатель на `fakearray[]` (0x001DFBD3) это действительно адрес `array[]` в стеке (0x001DFBD4), но минус 1 байт.

Трюк этот все-таки слишком хакерский и сомнительный. Вряд ли кто-то будет его использовать в своем коде, но для демонстрации, он здесь очень уместен.

Глава 53

Windows 16-bit

16-битные программы под Windows в наше время редки, хотя иногда можно поработать с ними, в смысле ретрокомпьютинга, либо которые защищенные донглами (78 (стр. 771)).

16-битные версии Windows были вплоть до 3.11. 96/98/ME также поддерживает 16-битный код, как и все 32-битные OS линейки Windows NT. 64-битные версии Windows NT не поддерживают 16-битный код вообще .

Код напоминает тот что под MS-DOS.

Исполняемые файлы имеют NE-тип (так называемый «new executable»).

Все рассмотренные здесь примеры скомпилированы компилятором OpenWatcom 1.9 используя эти опции:
`wcl.exe -i=C:/WATCOM/h/win/ -s -os -bt=windows -bcl=windows example.c`

53.1. Пример#1

```
#include <windows.h>

int PASCAL WinMain( HINSTANCE hInstance,
                    HINSTANCE hPrevInstance,
                    LPSTR lpCmdLine,
                    int nCmdShow )
{
        MessageBeep(MB_ICONEXCLAMATION);
        return 0;
};
```

```
WinMain         proc near
                push    bp
                mov     bp, sp
                mov     ax, 30h ; '0'   ; MB_ICONEXCLAMATION constant
                push    ax
                call    MESSAGEBEEP
                xor     ax, ax          ; return 0
                pop     bp
                retn    0Ah
WinMain         endp
```

Пока всё просто.

53.2. Пример #2

```
#include <windows.h>

int PASCAL WinMain( HINSTANCE hInstance,
                    HINSTANCE hPrevInstance,
                    LPSTR lpCmdLine,
                    int nCmdShow )
{
        MessageBox (NULL, "hello, world", "caption", MB_YESNOCANCEL);
```

```
        return 0;
};
```

```
WinMain         proc near
                push    bp
                mov     bp, sp
                xor     ax, ax          ; NULL
                push    ax
                push    ds
                mov     ax, offset aHelloWorld ; 0x18. "hello, world"
                push    ax
                push    ds
                mov     ax, offset aCaption ; 0x10. "caption"
                push    ax
                mov     ax, 3           ; MB_YESNOCANCEL
                push    ax
                call    MESSAGEBOX
                xor     ax, ax          ; return 0
                pop     bp
                retn    0Ah
WinMain         endp

dseg02:0010 aCaption        db 'caption',0
dseg02:0018 aHelloWorld     db 'hello, world',0
```

Пара важных моментов: соглашение о передаче аргументов здесь PASCAL: оно указывает что самый первый аргумент должен передаваться первым (MB_YESNOCANCEL), а самый последний аргумент — последним (NULL). Это соглашение также указывает вызываемой функции восстановить stack pointer: поэтому инструкция RETN имеет аргумент 0Ah означая что указатель нужно сдвинуть вперед на 10 байт во время возврата из функции . Это как stdcall (64.2 (стр. 689)), только аргументы передаются в «естественном» порядке.

Указатели передаются парами: сначала сегмент данных, потом указатель внутри сегмента . В этом примере только один сегмент, так что DS всегда указывает на сегмент данных в исполняемом файле.

53.3. Пример #3

```
#include <windows.h>

int PASCAL WinMain( HINSTANCE hInstance,
                    HINSTANCE hPrevInstance,
                    LPSTR lpCmdLine,
                    int nCmdShow )
{
    int result=MessageBox (NULL, "hello, world", "caption", MB_YESNOCANCEL);

    if (result==IDCANCEL)
        MessageBox (NULL, "you pressed cancel", "caption", MB_OK);
    else if (result==IDYES)
        MessageBox (NULL, "you pressed yes", "caption", MB_OK);
    else if (result==IDNO)
        MessageBox (NULL, "you pressed no", "caption", MB_OK);

    return 0;
};
```

```
WinMain         proc near
                push    bp
                mov     bp, sp
                xor     ax, ax       ; NULL
                push    ax
                push    ds
                mov     ax, offset aHelloWorld ; "hello, world"
                push    ax
                push    ds
                mov     ax, offset aCaption ; "caption"
                push    ax
```

```
                mov     ax, 3           ; MB_YESNOCANCEL
                push    ax
                call    MESSAGEBOX
                cmp     ax, 2           ; IDCANCEL
                jnz     short loc_2F
                xor     ax, ax
                push    ax
                push    ds
                mov     ax, offset aYouPressedCanc ; "you pressed cancel"
                jmp     short loc_49
loc_2F:
                cmp     ax, 6           ; IDYES
                jnz     short loc_3D
                xor     ax, ax
                push    ax
                push    ds
                mov     ax, offset aYouPressedYes ; "you pressed yes"
                jmp     short loc_49
loc_3D:
                cmp     ax, 7           ; IDNO
                jnz     short loc_57
                xor     ax, ax
                push    ax
                push    ds
                mov     ax, offset aYouPressedNo ; "you pressed no"
loc_49:
                push    ax
                push    ds
                mov     ax, offset aCaption ; "caption"
                push    ax
                xor     ax, ax
                push    ax
                call    MESSAGEBOX
loc_57:
                xor     ax, ax
                pop     bp
                retn    0Ah
WinMain         endp
```

Немного расширенная версия примера из предыдущей секции .

53.4. Пример #4

```
#include <windows.h>

int PASCAL func1 (int a, int b, int c)
{
        return a*b+c;
};

long PASCAL func2 (long a, long b, long c)
{
        return a*b+c;
};

long PASCAL func3 (long a, long b, long c, int d)
{
        return a*b+c-d;
};

int PASCAL WinMain( HINSTANCE hInstance,
                    HINSTANCE hPrevInstance,
                    LPSTR lpCmdLine,
                    int nCmdShow )
{
        func1 (123, 456, 789);
        func2 (600000, 700000, 800000);
```

```
        func3 (600000, 700000, 800000, 123);
        return 0;
};
```

```
func1           proc near

c               = word ptr  4
b               = word ptr  6
a               = word ptr  8

                push    bp
                mov     bp, sp
                mov     ax, [bp+a]
                imul    [bp+b]
                add     ax, [bp+c]
                pop     bp
                retn    6
func1           endp

func2           proc near

arg_0           = word ptr  4
arg_2           = word ptr  6
arg_4           = word ptr  8
arg_6           = word ptr  0Ah
arg_8           = word ptr  0Ch
arg_A           = word ptr  0Eh

                push    bp
                mov     bp, sp
                mov     ax, [bp+arg_8]
                mov     dx, [bp+arg_A]
                mov     bx, [bp+arg_4]
                mov     cx, [bp+arg_6]
                call    sub_B2 ; long 32-bit multiplication
                add     ax, [bp+arg_0]
                adc     dx, [bp+arg_2]
                pop     bp
                retn    12
func2           endp

func3           proc near

arg_0           = word ptr  4
arg_2           = word ptr  6
arg_4           = word ptr  8
arg_6           = word ptr  0Ah
arg_8           = word ptr  0Ch
arg_A           = word ptr  0Eh
arg_C           = word ptr  10h

                push    bp
                mov     bp, sp
                mov     ax, [bp+arg_A]
                mov     dx, [bp+arg_C]
                mov     bx, [bp+arg_6]
                mov     cx, [bp+arg_8]
                call    sub_B2 ; long 32-bit multiplication
                mov     cx, [bp+arg_2]
                add     cx, ax
                mov     bx, [bp+arg_4]
                adc     bx, dx          ; BX=high part, CX=low part
                mov     ax, [bp+arg_0]
                cwd                     ; AX=low part d, DX=high part d
                sub     cx, ax
                mov     ax, cx
                sbb     bx, dx
                mov     dx, bx
                pop     bp
                retn    14
```

```
func3           endp

WinMain         proc near
                push    bp
                mov     bp, sp
                mov     ax, 123
                push    ax
                mov     ax, 456
                push    ax
                mov     ax, 789
                push    ax
                call    func1
                mov     ax, 9      ; high part of 600000
                push    ax
                mov     ax, 27C0h  ; low part of 600000
                push    ax
                mov     ax, 0Ah    ; high part of 700000
                push    ax
                mov     ax, 0AE60h ; low part of 700000
                push    ax
                mov     ax, 0Ch    ; high part of 800000
                push    ax
                mov     ax, 3500h  ; low part of 800000
                push    ax
                call    func2
                mov     ax, 9      ; high part of 600000
                push    ax
                mov     ax, 27C0h  ; low part of 600000
                push    ax
                mov     ax, 0Ah    ; high part of 700000
                push    ax
                mov     ax, 0AE60h ; low part of 700000
                push    ax
                mov     ax, 0Ch    ; high part of 800000
                push    ax
                mov     ax, 3500h  ; low part of 800000
                push    ax
                mov     ax, 7Bh    ; 123
                push    ax
                call    func3
                xor     ax, ax     ; return 0
                pop     bp
                retn    0Ah
WinMain         endp
```

32-битные значения (тип данных `long` означает 32-бита, а *int* здесь 16-битный) в 16-битном коде (и в MS-DOS и в Win16) передаются парами) . Это так же как и 64-битные значения передаются в 32-битной среде (24 (стр. 418)).

`sub_B2 here` здесь это библиотечная функция написанная разработчиками компилятора, делающая «long multiplication», т.е. перемножает два 32-битных значения. Другие функции компиляторов делающие то же самое перечислены здесь : E (стр. 981), D (стр. 980).

Пара инструкций ADD/ADC используется для сложения этих составных значений : ADD может установить или сбросить флаг CF, а ADC будет использовать его после.

Пара инструкций SUB/SBB используется для вычитания: SUB может установить или сбросить флаг CF, SBB будет использовать его после.

32-битные значения возвращаются из функций в паре регистров `DX:AX` .

Константы так же передаются как пары в `WinMain()`.

Константа 123 типа *int* в начале конвертируется (учитывая знак) в 32-битное значение используя инструкция `CWD` .

53.5. Пример #5

```
#include <windows.h>

int PASCAL string_compare (char *s1, char *s2)
{
```

```
        while (1)
        {
                if (*s1!=*s2)
                        return 0;
                if (*s1==0 || *s2==0)
                        return 1; // end of string
                s1++;
                s2++;
        };

};

int PASCAL string_compare_far (char far *s1, char far *s2)
{
        while (1)
        {
                if (*s1!=*s2)
                        return 0;
                if (*s1==0 || *s2==0)
                        return 1; // end of string
                s1++;
                s2++;
        };

};

void PASCAL remove_digits (char *s)
{
        while (*s)
        {
                if (*s>='0' && *s<='9')
                        *s='-';
                s++;
        };
};

char str[]="hello 1234 world";

int PASCAL WinMain( HINSTANCE hInstance,
                    HINSTANCE hPrevInstance,
                    LPSTR lpCmdLine,
                    int nCmdShow )
{
        string_compare ("asd", "def");
        string_compare_far ("asd", "def");
        remove_digits (str);
        MessageBox (NULL, str, "caption", MB_YESNOCANCEL);
        return 0;
};
```

```
string_compare  proc near

arg_0 = word ptr  4
arg_2 = word ptr  6

      push    bp
      mov     bp, sp
      push    si
      mov     si, [bp+arg_0]
      mov     bx, [bp+arg_2]

loc_12: ; CODE XREF: string_compare+21j
      mov     al, [bx]
      cmp     al, [si]
      jz      short loc_1C
      xor     ax, ax
      jmp     short loc_2B


loc_1C: ; CODE XREF: string_compare+Ej
```

```
      test    al, al
      jz      short loc_22
      jnz     short loc_27

loc_22: ; CODE XREF: string_compare+16j
      mov     ax, 1
      jmp     short loc_2B


loc_27: ; CODE XREF: string_compare+18j
      inc     bx
      inc     si
      jmp     short loc_12


loc_2B: ; CODE XREF: string_compare+12j
        ; string_compare+1Dj
      pop     si
      pop     bp
      retn    4
string_compare  endp

string_compare_far proc near ; CODE XREF: WinMain+18p

arg_0 = word ptr  4
arg_2 = word ptr  6
arg_4 = word ptr  8
arg_6 = word ptr  0Ah

      push    bp
      mov     bp, sp
      push    si
      mov     si, [bp+arg_0]
      mov     bx, [bp+arg_4]

loc_3A: ; CODE XREF: string_compare_far+35j
      mov     es, [bp+arg_6]
      mov     al, es:[bx]
      mov     es, [bp+arg_2]
      cmp     al, es:[si]
      jz      short loc_4C
      xor     ax, ax
      jmp     short loc_67


loc_4C: ; CODE XREF: string_compare_far+16j
      mov     es, [bp+arg_6]
      cmp     byte ptr es:[bx], 0
      jz      short loc_5E
      mov     es, [bp+arg_2]
      cmp     byte ptr es:[si], 0
      jnz     short loc_63

loc_5E: ; CODE XREF: string_compare_far+23j
      mov     ax, 1
      jmp     short loc_67


loc_63: ; CODE XREF: string_compare_far+2Cj
      inc     bx
      inc     si
      jmp     short loc_3A


loc_67: ; CODE XREF: string_compare_far+1Aj
        ; string_compare_far+31j
      pop     si
      pop     bp
      retn    8
string_compare_far endp
```

```
remove_digits   proc near ; CODE XREF: WinMain+1Fp

arg_0 = word ptr  4

      push    bp
      mov     bp, sp
      mov     bx, [bp+arg_0]

loc_72: ; CODE XREF: remove_digits+18j
      mov     al, [bx]
      test    al, al
      jz      short loc_86
      cmp     al, 30h ; '0'
      jb      short loc_83
      cmp     al, 39h ; '9'
      ja      short loc_83
      mov     byte ptr [bx], 2Dh ; '-'

loc_83: ; CODE XREF: remove_digits+Ej
        ; remove_digits+12j
      inc     bx
      jmp     short loc_72


loc_86: ; CODE XREF: remove_digits+Aj
      pop     bp
      retn    2
remove_digits   endp

WinMain proc near ; CODE XREF: start+EDp
      push    bp
      mov     bp, sp
      mov     ax, offset aAsd ; "asd"
      push    ax
      mov     ax, offset aDef ; "def"
      push    ax
      call    string_compare
      push    ds
      mov     ax, offset aAsd ; "asd"
      push    ax
      push    ds
      mov     ax, offset aDef ; "def"
      push    ax
      call    string_compare_far
      mov     ax, offset aHello1234World ; "hello 1234 world"
      push    ax
      call    remove_digits
      xor     ax, ax
      push    ax
      push    ds
      mov     ax, offset aHello1234World ; "hello 1234 world"
      push    ax
      push    ds
      mov     ax, offset aCaption ; "caption"
      push    ax
      mov     ax, 3 ; MB_YESNOCANCEL
      push    ax
      call    MESSAGEBOX
      xor     ax, ax
      pop     bp
      retn    0Ah
WinMain endp
```

Здесь мы можем увидеть разницу между указателями «near» и указателями «far» еще один ужасный артефакт сегментированной памяти 16-битного 8086 .

Читайте больше об этом: 94 (стр. 909).

Указатели «near» («близкие») это те которые указывают в пределах текущего сегмента . Поэтому, функция `string_compare()`

берет на вход только 2 16-битных значения и работает с данными расположенными в сегменте, на который указывает DS (инструкциямов `mov al, [bx]` на самом деле работает как `mov al, ds:[bx]` — DS используется здесь неявно).

Указатели «far» (далекие) могут указывать на данные в другом сегменте памяти . Поэтому `string_compare_far()` берет на вход 16-битную пару как указатель, загружает старшую часть в сегментный регистр ES и обращается к данным через него (`mov al, es:[bx]`). Указатели «far» также используются в моем win16-примере касательно `MessageBox()`: 53.2 (стр. 617). Действительно, ядро Windows должно знать, из какого сегмента данных читать текстовые строки, так что ему нужна полная информация.

Причина этой разница в том, что компактная программа вполне может обойтись одним сегментом данных размером 64 килобайта, так что старшую часть указателя передавать не нужна (ведь она одинаковая везде) . Бо☒ьшие программы могут использовать несколько сегментов данных размером 64 килобайта, так что нужно указывать каждый раз, в каком сегменте расположены данные .

То же касается и сегментов кода. Компактная программа может расположиться в пределах одного 64kb-сегмента, тогда функции в ней будут вызываться инструкцией CALL NEAR, а возвращаться управление используя RETN. Но если сегментов кода несколько, тогда и адрес вызываемой функции будет задаваться парой, вызываться она будет используя CALL FAR, а возвращаться управление используя RETF.

Это то что задается в компиляторе указывая «memory model».

Компиляторы под MS-DOS и Win16 имели разные библиотеки под разные модели памяти: они отличались типами указателей для кода и данных.

53.6. Пример #6

```
#include <windows.h>
#include <time.h>
#include <stdio.h>

char strbuf[256];

int PASCAL WinMain( HINSTANCE hInstance,
                    HINSTANCE hPrevInstance,
                    LPSTR lpCmdLine,
                    int nCmdShow )
{

        struct tm *t;
        time_t unix_time;

        unix_time=time(NULL);

        t=localtime (&unix_time);

        sprintf (strbuf, "%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d", t->tm_year+1900, t->tm_mon, t->tm_mday,
                t->tm_hour, t->tm_min, t->tm_sec);

        MessageBox (NULL, strbuf, "caption", MB_OK);
        return 0;
};
```

```
WinMain         proc near

var_4           = word ptr -4
var_2           = word ptr -2

                push    bp
                mov     bp, sp
                push    ax
                push    ax
                xor     ax, ax
                call    time_
                mov     [bp+var_4], ax   ; low part of UNIX time
                mov     [bp+var_2], dx   ; high part of UNIX time
                lea     ax, [bp+var_4]   ; take a pointer of high part
                call    localtime_
                mov     bx, ax           ; t
```

```
                push    word ptr [bx]    ; second
                push    word ptr [bx+2]  ; minute
                push    word ptr [bx+4]  ; hour
                push    word ptr [bx+6]  ; day
                push    word ptr [bx+8]  ; month
                mov     ax, [bx+0Ah]     ; year
                add     ax, 1900
                push    ax
                mov     ax, offset a04d02d02d02d02 ; "%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d"
                push    ax
                mov     ax, offset strbuf
                push    ax
                call    sprintf_
                add     sp, 10h
                xor     ax, ax            ; NULL
                push    ax
                push    ds
                mov     ax, offset strbuf
                push    ax
                push    ds
                mov     ax, offset aCaption ; "caption"
                push    ax
                xor     ax, ax          ; MB_OK
                push    ax
                call    MESSAGEBOX
                xor     ax, ax
                mov     sp, bp
                pop     bp
                retn    0Ah
WinMain         endp
```

Время в формате UNIX это 32-битное значение, так что оно возвращается в паре регистров DX:AX и сохраняется в двух локальны 16-битных переменных . Потом указатель на эту пару передается в функцию `localtime()`. Функция `localtime()` имеет структуру `struct tm` расположенную у себя где-то внутри, так что только указатель на нее возвращается . Кстати, это также означает что функцию нельзя вызывать еще раз, пока её результаты не были использованы .

Для функций `time()` и `localtime()` используется Watcom-соглашение о вызовах: первые четыре аргумента передаются через регистры AX, DX, BX и CX, а остальные аргументы через стек . Функции, использующие это соглашение, маркируется символом подчеркивания в конце имени .

Для вызова функции `sprintf()` используется обычное соглашение *cdecl* (64.1 (стр. 689)) вместо PASCAL или Watcom, так что аргументы передаются привычным образом .

53.6.1. Глобальные переменные

Это тот же пример, только переменные теперь глобальные :

```
#include <windows.h>
#include <time.h>
#include <stdio.h>

char strbuf[256];
struct tm *t;
time_t unix_time;

int PASCAL WinMain( HINSTANCE hInstance,
                    HINSTANCE hPrevInstance,
                    LPSTR lpCmdLine,
                    int nCmdShow )
{

        unix_time=time(NULL);

        t=localtime (&unix_time);

        sprintf (strbuf, "%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d", t->tm_year+1900, t->tm_mon, t->tm_mday,
                t->tm_hour, t->tm_min, t->tm_sec);
```

```
        MessageBox (NULL, strbuf, "caption", MB_OK);
        return 0;
};
```

```
unix_time_low   dw 0
unix_time_high  dw 0
t               dw 0

WinMain         proc near
                push    bp
                mov     bp, sp
                xor     ax, ax
                call    time_
                mov     unix_time_low, ax
                mov     unix_time_high, dx
                mov     ax, offset unix_time_low
                call    localtime_
                mov     bx, ax
                mov     t, ax               ; will not be used in future...
                push    word ptr [bx]       ; seconds
                push    word ptr [bx+2]     ; minutes
                push    word ptr [bx+4]     ; hour
                push    word ptr [bx+6]     ; day
                push    word ptr [bx+8]     ; month
                mov     ax, [bx+0Ah]        ; year
                add     ax, 1900
                push    ax
                mov     ax, offset a04d02d02d02d02 ; "%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d"
                push    ax
                mov     ax, offset strbuf
                push    ax
                call    sprintf_
                add     sp, 10h
                xor     ax, ax          ; NULL
                push    ax
                push    ds
                mov     ax, offset strbuf
                push    ax
                push    ds
                mov     ax, offset aCaption ; "caption"
                push    ax
                xor     ax, ax          ; MB_OK
                push    ax
                call    MESSAGEBOX
                xor     ax, ax          ; return 0
                pop     bp
                retn    0Ah
WinMain         endp
```

t не будет использоваться, но компилятор создал код, записывающий в эту переменную. Потому что он не уверен, может быть это значение будет прочитано где-то в другом модуле.

Часть IV

Java

Глава 54

Java

54.1. Введение

Есть немало известных декомпиляторов для Java (или для JVM-байткода вообще) [1].

Причина в том что декомпиляция JVM-байткода проще чем низкоуровневого x86-кода:

- Здесь намного больше информации о типах.
- Модель памяти в JVM более строгая и очерченная.
- Java-компилятор не делает никаких оптимизаций (это делает JVM JIT[2] во время исполнения), так что байткод в class-файлах легко читаем.

Когда знания JVM-байткода могут быть полезны?

- Мелкая/несложная работа по патчингу class-файлов без необходимости снова компилировать результаты декомпилятора.
- Анализ обфусцированного кода.
- Создание вашего собственного обфускатора.
- Создание кодегенератора компилятора (back-end), создающего код для JVM (как Scala, Clojure, итд [3]).

Начнем с простых фрагментов кода. Если не указано иное, везде используется JDK 1.7.

Эта команда использовалась везде для декомпиляции class-файлов: `javap -c -verbose`

Эта книга использовалась мною для подготовки всех примеров: [Jav13].

54.2. Возврат значения

Наверное, самая простая из всех возможных функций на Java это та, что возвращает некоторое значение. О, и мы не должны забывать что в Java нет «свободных» функций в общем смысле, это «методы». Каждый метод принадлежит какому-то классу, так что невозможно объявить метод вне какого-либо класса. Но мы все равно будем называть их «функциями», для простоты.

```
public class ret
{
        public static int main(String[] args)
        {
                return 0;
        }
}
```

Компилируем это:

```
javac ret.java
```

...и декомпилирую используя стандартную утилиту в Java:

[1] Например, JAD: http://varaneckas.com/jad/
[2] Just-in-time compilation
[3] Полный список: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_JVM_languages

```
javap -c -verbose ret.class
```

И получаем:

Листинг 54.1: JDK 1.7 (excerpt)

```
  public static int main(java.lang.String[]);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=1, locals=1, args_size=1
         0: iconst_0
         1: ireturn
```

Разработчики Java решили что 0 это самая используемая константа в программировании, так что здесь есть отдельная однобайтная инструкция `iconst_0`, заталкивающая 0 в стек [4]. Здесь есть также `iconst_1` (заталкивающая 1), `iconst_2`, итд, вплоть до `iconst_5`. Есть также `iconst_m1` заталкивающая -1.

Stack is used in JVM for data passing into functions to be called and also returning values. So `iconst_0` pushed 0 into stack. `ireturn` returns integer value (*i* in name mean *integer*) from the TOS[5].

Немного перепишем наш пример, теперь возвращаем 1234:

```
public class ret
{
        public static int main(String[] args)
        {
                return 1234;
        }
}
```

...получаем:

Листинг 54.2: JDK 1.7 (excerpt)

```
  public static int main(java.lang.String[]);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=1, locals=1, args_size=1
         0: sipush        1234
         3: ireturn
```

`sipush` (*short integer*) заталкивает значение 1234 в стек. *short* в имени означает, что 16-битное значение будет заталкиваться в стек. Число 1234 действительно помещается в 16-битное значение.

Как насчет бóльших значений?

```
public class ret
{
        public static int main(String[] args)
        {
                return 12345678;
        }
}
```

Листинг 54.3: Constant pool

```
...
   #2 = Integer            12345678
...
```

```
  public static int main(java.lang.String[]);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=1, locals=1, args_size=1
         0: ldc           #2                  // int 12345678
         2: ireturn
```

[4] Так же как и в MIPS, где для нулевой константы имеется отдельный регистр: 3.5.2 (стр. 19).
[5] Top Of Stack (вершина стека)

Невозможно закодировать 32-битное число в опкоде какой-либо JVM-инструкции, разработчики не оставили такой возможности. Так что 32-битное число 12345678 сохранено в так называемом «constant pool» (пул констант), который, так скажем, является библиотекой наиболее используемых констант (включая строки, объекты, итд).

Этот способ передачи констант не уникален для JVM. MIPS, ARM и прочие RISC-процессоры не могут кодировать 32-битные числа в 32-битных опкодах, так что код для RISC-процессоров (включая MIPS и ARM) должен конструировать значения в несколько шагов, или держать их в сегменте данных: 28.3 (стр. 465), 29.1 (стр. 468).

Код для MIPS также традиционно имеет пул констант, называемый «literal pool», это сегменты с названиями «.lit4» (для хранения 32-битных чисел с плавающей точкой одинарной точности) и «.lit8»(для хранения 64-битных чисел с плавающей точкой двойной точности).

Попробуем некоторые другие типы данных!

Boolean:

```
public class ret
{
        public static boolean main(String[] args)
        {
                return true;
        }
}
```

```
  public static boolean main(java.lang.String[]);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=1, locals=1, args_size=1
         0: iconst_1
         1: ireturn
```

Этот JVM-байткод не отличается от того, что возвращает целочисленную 1. 32-битные слоты данных в стеке также используются для булевых значений, как в Си/Си++. Но нельзя использовать возвращаемое значение булевого типа как целочисленное и наоборот — информация о типах сохраняется в class-файлах и проверяется при запуске.

Та же история с 16-битным *short*:

```
public class ret
{
        public static short main(String[] args)
        {
                return 1234;
        }
}
```

```
  public static short main(java.lang.String[]);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=1, locals=1, args_size=1
         0: sipush        1234
         3: ireturn
```

...и *char*!

```
public class ret
{
        public static char main(String[] args)
        {
                return 'A';
        }
}
```

```
  public static char main(java.lang.String[]);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=1, locals=1, args_size=1
         0: bipush        65
         2: ireturn
```

bipush означает «push byte». Нужно сказать что *char* в Java, это 16-битный символ в кодировке UTF-16, и он эквивалентен *short*, но ASCII-код символа «A» это 65, и можно воспользоваться инструкцией для передачи байта в стек.

Попробуем также *byte*:

```
public class retc
{
        public static byte main(String[] args)
        {
                return 123;
        }
}
```

```
  public static byte main(java.lang.String[]);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=1, locals=1, args_size=1
         0: bipush        123
         2: ireturn
```

Кто-то может спросить, зачем заморачиваться использованием 16-битного типа *short*, который внутри все равно 32-битный integer? Зачем использовать тип данных *char*, если это то же самое что и тип *short*?

Ответ прост: для контроля типов данных и читабельности исходников. *char* может быть эквивалентом *short*, но мы быстро понимаем что это ячейка для символа в кодировке UTF-16, а не для какого-то другого целочисленного значения. Когда используем *short*, мы можем показать всем, что диапазон этой переменной ограничен 16-ю битами. Очень хорошая идея использовать тип *boolean* где нужно, вместо *int* для тех же целей, как это было в Си.

В Java есть также 64-битный целочисленный тип:

```
public class ret3
{
        public static long main(String[] args)
        {
                return 1234567890123456789L;
        }
}
```

Листинг 54.4: Constant pool

```
...
   #2 = Long               1234567890123456789l
...
```

```
  public static long main(java.lang.String[]);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=2, locals=1, args_size=1
         0: ldc2_w        #2                  // long 1234567890123456789l
         3: lreturn
```

64-битное число также хранится в пуле констант, ldc2_w загружает его и lreturn (*long return*) возвращает его.

Инструкция ldc2_w также используется для загрузки чисел с плавающей точкой двойной точности (которые также занимают 64 бита) из пула констант:

```
public class ret
{
        public static double main(String[] args)
        {
                return 123.456d;
        }
}
```

Листинг 54.5: Constant pool

```
...
   #2 = Double             123.456d
...
```

```
  public static double main(java.lang.String[]);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=2, locals=1, args_size=1
         0: ldc2_w        #2                  // double 123.456d
         3: dreturn
```

dreturn означает «return double».

И наконец, числа с плавающей точкой одинарной точности:

```
public class ret
{
        public static float main(String[] args)
        {
                return 123.456f;
        }
}
```

Листинг 54.6: Constant pool

```
...
   #2 = Float              123.456f
...
```

```
  public static float main(java.lang.String[]);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=1, locals=1, args_size=1
         0: ldc           #2                  // float 123.456f
         2: freturn
```

Используемая здесь инструкция ldc та же, что и для загрузки 32-битных целочисленных чисел из пула констант. freturn означает «return float».

А что насчет тех случаев, когда функция ничего не возвращает?

```
public class ret
{
        public static void main(String[] args)
        {
                return;
        }
}
```

```
  public static void main(java.lang.String[]);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=0, locals=1, args_size=1
         0: return
```

Это означает, что инструкция return используется для возврата управления без возврата какого-либо значения. Зная все это, по последней инструкции очень легко определить тип возвращаемого значения функции (или метода).

54.3. Простая вычисляющая функция

Продолжим с простой вычисляющей функцией.

```
public class calc
{
        public static int half(int a)
        {
                return a/2;
        }
}
```

Это тот случай, когда используется инструкция iconst_2:

```
  public static int half(int);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=2, locals=1, args_size=1
         0: iload_0
         1: iconst_2
         2: idiv
         3: ireturn
```

`iload_0` Берет нулевой аргумент функции и заталкивает его в стек. `iconst_2` заталкивает в стек 2. Вот как выглядит стек после исполнения этих двух инструкций:

```
      +---+
TOS ->| 2 |
      +---+
      | a |
      +---+
```

`idiv` просто берет два значения на вершине стека (TOS), делит одно на другое и оставляет результат на вершине (TOS):

```
      +--------+
TOS ->| result |
      +--------+
```

`ireturn` берет его и возвращает.

Продолжим с числами с плавающей запятой, двойной точности:

```
public class calc
{
        public static double half_double(double a)
        {
                return a/2.0;
        }
}
```

Листинг 54.7: Constant pool

```
...
   #2 = Double             2.0d
...
```

```
  public static double half_double(double);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=4, locals=2, args_size=1
         0: dload_0
         1: ldc2_w        #2                  // double 2.0d
         4: ddiv
         5: dreturn
```

Почти то же самое, но инструкция `ldc2_w` используется для загрузки константы 2.0 из пула констант. Также, все три инструкции имеют префикс *d*, что означает, что они работают с переменными типа *double*.

Теперь перейдем к функции с двумя аргументами:

```
public class calc
{
        public static int sum(int a, int b)
        {
                return a+b;
        }
}
```

```
  public static int sum(int, int);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=2, locals=2, args_size=2
         0: iload_0
```

```
         1: iload_1
         2: iadd
         3: ireturn
```

iload_0 загружает первый аргумент функции (a), iload_2 — второй (b). Вот так выглядит стек после исполнения обоих инструкций:

```
      +---+
TOS ->| b |
      +---+
      | a |
      +---+
```

iadd складывает два значения и оставляет результат на TOS:

```
      +--------+
TOS ->| result |
      +--------+
```

Расширим этот пример до типа данных *long*:

```
        public static long lsum(long a, long b)
        {
                return a+b;
        }
```

...получим:

```
  public static long lsum(long, long);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=4, locals=4, args_size=2
         0: lload_0
         1: lload_2
         2: ladd
         3: lreturn
```

Вторая инструкция lload берет второй аргумент из второго слота. Это потому что 64-битное значение *long* занимает ровно два 32-битных слота.

Немного более сложный пример:

```
public class calc
{
        public static int mult_add(int a, int b, int c)
        {
                return a*b+c;
        }
}
```

```
  public static int mult_add(int, int, int);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=2, locals=3, args_size=3
         0: iload_0
         1: iload_1
         2: imul
         3: iload_2
         4: iadd
         5: ireturn
```

Первый шаг это умножение. Произведение остается на TOS:

```
      +---------+
TOS ->| product |
      +---------+
```

iload_2 загружает третий аргумент (c) в стек:

```
      +---------+
TOS ->|    c    |
      +---------+
      | product |
      +---------+
```

Теперь инструкция `iadd` может сложить два значения.

54.4. Модель памяти в JVM

x86 и другие низкоуровневые среды используют стек для передачи аргументов и как хранилище локальных переменных. JVM устроена немного иначе.

Тут есть:

- Массив локальных переменных (LVA[6]). Используется как хранилище для аргументов функций и локальных переменных. Инструкции вроде `iload_0` загружают значения оттуда. `istore` записывает значения туда. В начале идут аргументы функции: начиная с 0, или с 1 (если нулевой аргумент занят указателем *this*. Затем располагаются локальные переменные.

  Каждый слот имеет размер 32 бита. Следовательно, значения типов *long* и *double* занимают два слота.

- Стек операндов (или просто «стек»). Используется для вычислений и для передачи аргументов во время вызова других функций. В отличие от низкоуровневых сред вроде x86, здесь невозможно работать со стеком без использования инструкций, которые явно заталкивают или выталкивают значения туда/оттуда.

- Куча (heap). Используется как хранилище для объектов и массивов.

Эти 3 области изолированы друг от друга.

54.5. Простой вызов функций

`Math.random()` возвращает псевдослучайное число в пределах [0.0 ...1.0), но представим, по какой-то причине, нам нужна функция, возвращающая число в пределах [0.0 ...0.5):

```
public class HalfRandom
{
        public static double f()
        {
                return Math.random()/2;
        }
}
```

Листинг 54.8: Constant pool

```
...
   #2 = Methodref          #18.#19        //  java/lang/Math.random:()D
   #3 = Double             2.0d
...
  #12 = Utf8               ()D
...
  #18 = Class              #22            //  java/lang/Math
  #19 = NameAndType        #23:#12        //  random:()D
  #22 = Utf8               java/lang/Math
  #23 = Utf8               random
```

```
  public static double f();
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=4, locals=0, args_size=0
         0: invokestatic  #2                  // Method java/lang/Math.random:()D
         3: ldc2_w        #3                  // double 2.0d
         6: ddiv
         7: dreturn
```

[6](Java) Local Variable Array (массив локальных переменных)

invokestatic вызывает функцию Math.random() и оставляет результат на TOS. Затем результат делится на 2.0 и возвращается. Но как закодировано имя функции? Оно закодировано в пуле констант используя выражение Methodref. Оно определяет имена класса и метода. Первое поле Methodref указывает на выражение Class, которое, в свою очередь, указывает на обычную текстовую строку («java/lang/Math»). Второе выражение Methodref указывает на выражение NameAndType, которое также имеет две ссылки на строки. Первая строка это «random», это имя метода. Вторая строка это «()D», которая кодирует тип функции. Это означает что возвращаемый тип — *double* (отсюда *D* в строке). Благодаря этому 1) JVM проверяет корректность типов данных; 2) Java-декомпиляторы могут восстанавливать типы данных из class-файлов.

Наконец попробуем пример «Hello, world!»:

```
public class HelloWorld
{
        public static void main(String[] args)
        {
                System.out.println("Hello, World");
        }
}
```

Листинг 54.9: Constant pool

```
...
   #2 = Fieldref           #16.#17        //  java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
   #3 = String             #18            //  Hello, World
   #4 = Methodref          #19.#20        //  java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V
...
  #16 = Class              #23            //  java/lang/System
  #17 = NameAndType        #24:#25        //  out:Ljava/io/PrintStream;
  #18 = Utf8               Hello, World
  #19 = Class              #26            //  java/io/PrintStream
  #20 = NameAndType        #27:#28        //  println:(Ljava/lang/String;)V
...
  #23 = Utf8               java/lang/System
  #24 = Utf8               out
  #25 = Utf8               Ljava/io/PrintStream;
  #26 = Utf8               java/io/PrintStream
  #27 = Utf8               println
  #28 = Utf8               (Ljava/lang/String;)V
...
```

```
  public static void main(java.lang.String[]);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=2, locals=1, args_size=1
         0: getstatic     #2                  // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
         3: ldc           #3                  // String Hello, World
         5: invokevirtual #4                  // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String↙
    ↳ ;)V
         8: return
```

ldc по смещению 3 берет указатель (или адрес) на строку «Hello, World» в пуле констант и заталкивает его в стек. В мире Java это называется *reference*, но это скорее указатель или просто адрес [7].

Уже знакомая нам инструкция invokevirtual берет информацию о функции (или методе) println из пула констант и вызывает её. Как мы можем знать, есть несколько методов println, каждый предназначен для каждого типа данных. В нашем случае, используется та версия println, которая для типа данных *String*.

Что насчет первой инструкции getstatic? Эта инструкция берет *reference* (или адрес) поля объекта System.out и заталкивает его в стек. Это значение работает как указатель *this* для метода println. Таким образом, внутри, метод println берет на вход два аргумента: 1) *this*, т.е. указатель на объект [8]; 2) адрес строки «Hello, World».

Действительно, println() вызывается как метод в рамках инициализированного объекта System.out.

Для удобства, утилита javap пишет всю эту информацию в комментариях.

[7] О разнице между указателями и *reference* в C++: 51.3 (стр. 580).

[8] Или «экземпляр класса» в некоторой русскоязычной литературе.

54.6. Вызов beep()

Вот простейший вызов двух функций без аргументов:

```
        public static void main(String[] args)
        {
                java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit().beep();
        };
```

```
  public static void main(java.lang.String[]);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=1, locals=1, args_size=1
         0: invokestatic  #2                  // Method java/awt/Toolkit.getDefaultToolkit:()Ljava/awt↙
    ↳ /Toolkit;
         3: invokevirtual #3                  // Method java/awt/Toolkit.beep:()V
         6: return
```

Первая `invokestatic` по смещению 0 вызывает `java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit()`, которая возвращает *reference* (указатель) на объект класса `Toolkit`. Инструкция `invokevirtual` по смещению 3 вызывает метод `beep()` этого класса.

54.7. Линейный конгруэнтный ГПСЧ

Попробуем простой генератор псевдослучайных чисел, который мы однажды уже рассматривали в этой книге (20 (стр. 356)):

```
public class LCG
{
        public static int rand_state;

        public void my_srand (int init)
        {
                rand_state=init;
        }

        public static int RNG_a=1664525;
        public static int RNG_c=1013904223;

        public int my_rand ()
        {
                rand_state=rand_state*RNG_a;
                rand_state=rand_state+RNG_c;
                return rand_state & 0x7fff;
        }
}
```

Здесь пара полей класса, которые инициализируются в начале. Но как? В выводе `javap` мы можем найти конструктор класса:

```
  static {};
    flags: ACC_STATIC
    Code:
      stack=1, locals=0, args_size=0
         0: ldc           #5                  // int 1664525
         2: putstatic     #3                  // Field RNG_a:I
         5: ldc           #6                  // int 1013904223
         7: putstatic     #4                  // Field RNG_c:I
        10: return
```

Так инициализируются переменные. `RNG_a` занимает третий слот в классе и `RNG_c` — четвертый, и `putstatic` записывает туда константы.

Функция `my_srand()` просто записывает входное значение в `rand_state`:

```
  public void my_srand(int);
    flags: ACC_PUBLIC
    Code:
```

```
      stack=1, locals=2, args_size=2
         0: iload_1
         1: putstatic     #2                  // Field rand_state:I
         4: return
```

iload_1 берет входное значение и заталкивает его в стек. Но почему не iload_0? Это потому что эта функция может использовать поля класса, а переменная *this* также передается в эту функцию как нулевой аргумент. Поле rand_state занимает второй слот в классе, так что putstatic копирует переменную из TOS во второй слот.

Теперь my_rand():

```
  public int my_rand();
    flags: ACC_PUBLIC
    Code:
      stack=2, locals=1, args_size=1
         0: getstatic     #2                  // Field rand_state:I
         3: getstatic     #3                  // Field RNG_a:I
         6: imul
         7: putstatic     #2                  // Field rand_state:I
        10: getstatic     #2                  // Field rand_state:I
        13: getstatic     #4                  // Field RNG_c:I
        16: iadd
        17: putstatic     #2                  // Field rand_state:I
        20: getstatic     #2                  // Field rand_state:I
        23: sipush        32767
        26: iand
        27: ireturn
```

Она просто загружает все переиенные из полей объекта, производит с ними операции и обновляет значение rand_state, используя инструкцию putstatic. По смещению 20, значение rand_state перезагружается снова (это потому что оно было выброшено из стека перед этим, инструкцией putstatic). Это выглядит как неэффективный код, но можете быть уверенными, JVM обычно достаточно хорош, чтобы хорошо оптимизировать подобные вещи.

54.8. Условные переходы

Перейдем к условным переходам.

```
public class abs
{
        public static int abs(int a)
        {
                if (a<0)
                        return -a;
                return a;
        }
}
```

```
  public static int abs(int);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=1, locals=1, args_size=1
         0: iload_0
         1: ifge          7
         4: iload_0
         5: ineg
         6: ireturn
         7: iload_0
         8: ireturn
```

ifge переходит на смещение 7 если значение на TOS больше или равно 0. Не забывайте, любая инструкция ifXX выталкивает значение (с которым будет производиться сравнение) из стека.

ineg просто меняет знак значения на TOS.

Еще пример:

```
        public static int min (int a, int b)
        {
```

```
                if (a>b)
                        return b;
                return a;
        }
```

Получаем:

```
  public static int min(int, int);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=2, locals=2, args_size=2
         0: iload_0
         1: iload_1
         2: if_icmple     7
         5: iload_1
         6: ireturn
         7: iload_0
         8: ireturn
```

`if_icmple` выталкивает два значения и сравнивает их. Если второе меньше первого (или равно), происходит переход на смещение 7.

Когда мы определяем функцию `max()` ...

```
        public static int max (int a, int b)
        {
                if (a>b)
                        return a;
                return b;
        }
```

...итоговый код точно такой же, только последние инструкции `iload` (на смещениях 5 и 7) поменены местами:

```
  public static int max(int, int);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=2, locals=2, args_size=2
         0: iload_0
         1: iload_1
         2: if_icmple     7
         5: iload_0
         6: ireturn
         7: iload_1
         8: ireturn
```

Более сложный пример:

```
public class cond
{
        public static void f(int i)
        {
                if (i<100)
                        System.out.print("<100");
                if (i==100)
                        System.out.print("==100");
                if (i>100)
                        System.out.print(">100");
                if (i==0)
                        System.out.print("==0");
        }
}
```

```
  public static void f(int);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=2, locals=1, args_size=1
         0: iload_0
         1: bipush        100
         3: if_icmpge     14
         6: getstatic     #2                  // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
```

```
         9: ldc           #3                  // String <100
        11: invokevirtual #4                  // Method java/io/PrintStream.print:(Ljava/lang/String;)↙
    ↳ V
        14: iload_0
        15: bipush        100
        17: if_icmpne     28
        20: getstatic     #2                  // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
        23: ldc           #5                  // String ==100
        25: invokevirtual #4                  // Method java/io/PrintStream.print:(Ljava/lang/String;)↙
    ↳ V
        28: iload_0
        29: bipush        100
        31: if_icmple     42
        34: getstatic     #2                  // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
        37: ldc           #6                  // String >100
        39: invokevirtual #4                  // Method java/io/PrintStream.print:(Ljava/lang/String;)↙
    ↳ V
        42: iload_0
        43: ifne          54
        46: getstatic     #2                  // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
        49: ldc           #7                  // String ==0
        51: invokevirtual #4                  // Method java/io/PrintStream.print:(Ljava/lang/String;)↙
    ↳ V
        54: return
```

`if_icmpge` Выталкивает два значения и сравнивает их. Если второй больше первого, происходит переход на смещение 14. `if_icmpne` и `if_icmple` работают одинаково, но используются разные условия.

По смещению 43 есть также инструкция `ifne`. Название неудачное, её было бы лучше назвать `ifnz` (переход если переменная на TOS не равна нулю). И вот что она делает: производит переход на смещение 54, если входное значение не ноль. Если ноль, управление передается на смещение 46, где выводится строка «==0».

N.B.: В JVM нет беззнаковых типов данных, так что инструкции сравнения работают только с знаковыми челочисленными значениями.

54.9. Передача аргументов

Теперь расширим пример `min()/max()`:

```
public class minmax
{
        public static int min (int a, int b)
        {
                if (a>b)
                        return b;
                return a;
        }

        public static int max (int a, int b)
        {
                if (a>b)
                        return a;
                return b;
        }

        public static void main(String[] args)
        {
                int a=123, b=456;
                int max_value=max(a, b);
                int min_value=min(a, b);
                System.out.println(min_value);
                System.out.println(max_value);
        }
}
```

Вот код функции `main()`:

```
  public static void main(java.lang.String[]);
```

```
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=2, locals=5, args_size=1
         0: bipush        123
         2: istore_1
         3: sipush        456
         6: istore_2
         7: iload_1
         8: iload_2
         9: invokestatic  #2                  // Method max:(II)I
        12: istore_3
        13: iload_1
        14: iload_2
        15: invokestatic  #3                  // Method min:(II)I
        18: istore        4
        20: getstatic     #4                  // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
        23: iload         4
        25: invokevirtual #5                  // Method java/io/PrintStream.println:(I)V
        28: getstatic     #4                  // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
        31: iload_3
        32: invokevirtual #5                  // Method java/io/PrintStream.println:(I)V
        35: return
```

В другую функцию аргументы передаются передаются в стеке, а возвращаемое значение остается на TOS.

54.10. Битовые поля

Все побитовые операции работают также, как и в любой другой ISA:

```
        public static int set (int a, int b)
        {
                return a | 1<<b;
        }

        public static int clear (int a, int b)
        {
                return a & (~(1<<b));
        }
```

```
  public static int set(int, int);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=3, locals=2, args_size=2
         0: iload_0
         1: iconst_1
         2: iload_1
         3: ishl
         4: ior
         5: ireturn

  public static int clear(int, int);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=3, locals=2, args_size=2
         0: iload_0
         1: iconst_1
         2: iload_1
         3: ishl
         4: iconst_m1
         5: ixor
         6: iand
         7: ireturn
```

`iconst_m1` загружает -1 в стек, это то же что и значение `0xFFFFFFFF`. Операция XOR с `0xFFFFFFFF` в одном из операндов, это тот же эффект что инвертирование всех бит (A.6.2 (стр. 968)).

Попробуем также расширить все типы данных до 64-битного *long*:

```
        public static long lset (long a, int b)
        {
                return a | 1<<b;
        }

        public static long lclear (long a, int b)
        {
                return a & (~(1<<b));
        }
```

```
  public static long lset(long, int);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=4, locals=3, args_size=2
         0: lload_0
         1: iconst_1
         2: iload_2
         3: ishl
         4: i2l
         5: lor
         6: lreturn

  public static long lclear(long, int);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=4, locals=3, args_size=2
         0: lload_0
         1: iconst_1
         2: iload_2
         3: ishl
         4: iconst_m1
         5: ixor
         6: i2l
         7: land
         8: lreturn
```

Код такой же, но используются инструкции с префиксом *l*, которые работают с 64-битными значениями. Так же, второй аргумент функции все еще имеет тип *int*, и когда 32-битное число в нем должно быть расширено до 64-битного значения, используется инструкция `i2l`, которая расширяет значение типа *integer* в значение типа *long*.

54.11. Циклы

```
public class Loop
{
        public static void main(String[] args)
        {
                for (int i = 1; i <= 10; i++)
                {
                        System.out.println(i);
                }
        }
}
```

```
  public static void main(java.lang.String[]);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=2, locals=2, args_size=1
         0: iconst_1
         1: istore_1
         2: iload_1
         3: bipush        10
         5: if_icmpgt     21
         8: getstatic     #2                  // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
        11: iload_1
        12: invokevirtual #3                  // Method java/io/PrintStream.println:(I)V
        15: iinc          1, 1
```

```
        18: goto          2
        21: return
```

iconst_1 загружает 1 в TOS, istore_1 сохраняет её в первом слоте LVA. Почему не нулевой слот? Потому что функция main() имеет один аргумент (массив String), и указатель на него (или *reference*) сейчас в нулевом слоте.

Так что локальная переменная *i* всегда будет в первом слоте.

Инструкции по смещениями 3 и 5 сравнивают *i* с 10. Если *i* больше, управление передается на смещение 21, где функция заканчивает работу. Если нет, вызывается println. *i* перезагружается по смещению 11, для println. Кстати, мы вызываем метод println для типа данных *integer*, и мы видим это в комментариях: «(I)V» (*I* означает *integer* и *V* означает что возвращаемое значение имеет тип *void*).

Когда println заканчивается, *i* увеличивается на 1 по смещению 15. Первый операнд инструкции это номер слота (1), второй это число (1) для прибавления.

goto это просто GOTO, она переходит на начало цикла по смещению 2.

Перейдем к более сложному примеру:

```
public class Fibonacci
{
        public static void main(String[] args)
        {
                int limit = 20, f = 0, g = 1;

                for (int i = 1; i <= limit; i++)
                {
                        f = f + g;
                        g = f - g;
                        System.out.println(f);
                }
        }
}
```

```
  public static void main(java.lang.String[]);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=2, locals=5, args_size=1
         0: bipush        20
         2: istore_1
         3: iconst_0
         4: istore_2
         5: iconst_1
         6: istore_3
         7: iconst_1
         8: istore        4
        10: iload         4
        12: iload_1
        13: if_icmpgt     37
        16: iload_2
        17: iload_3
        18: iadd
        19: istore_2
        20: iload_2
        21: iload_3
        22: isub
        23: istore_3
        24: getstatic     #2                  // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
        27: iload_2
        28: invokevirtual #3                  // Method java/io/PrintStream.println:(I)V
        31: iinc          4, 1
        34: goto          10
        37: return
```

Вот карта слотов в LVA:

- 0 — единственный аргумент функции main()
- 1 — *limit*, всегда содержит 20
- 2 — *f*

- 3 — g
- 4 — i

Мы видим что компилятор Java расположил переменные в слотах LVA в точно таком же порядке, в котором переменные были определены в исходном коде.

Существуют отдельные инструкции `istore` для слотов 0, 1, 2, 3, но не 4 и более, так что здесь есть `istore` с дополнительным операндом по смещению 8, которая имеет номер слота в операнде. Та же история с `iload` по смещению 10.

Но не слишком ли это сомнительно, выделить целый слот для переменной *limit*, которая всегда содержит 20 (так что это по сути константа), и перезагружать её так часто? JIT-компилятор в JVM обычно достаточно хорош, чтобы всё это оптимизировать. Самостоятельное вмешательство в код, наверное, того не стоит.

54.12. switch()

Выражение switch() реализуется инструкцией `tableswitch`:

```
        public static void f(int a)
        {
                switch (a)
                {
                case 0: System.out.println("zero"); break;
                case 1: System.out.println("one\n"); break;
                case 2: System.out.println("two\n"); break;
                case 3: System.out.println("three\n"); break;
                case 4: System.out.println("four\n"); break;
                default: System.out.println("something unknown\n"); break;
                };
        }
```

Проще не бывает:

```
  public static void f(int);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=2, locals=1, args_size=1
         0: iload_0
         1: tableswitch   { // 0 to 4
                       0: 36
                       1: 47
                       2: 58
                       3: 69
                       4: 80
                 default: 91
            }
        36: getstatic     #2                  // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
        39: ldc           #3                  // String zero
        41: invokevirtual #4                  // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String↙
    ↳ ;)V
        44: goto          99
        47: getstatic     #2                  // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
        50: ldc           #5                  // String one\n
        52: invokevirtual #4                  // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String↙
    ↳ ;)V
        55: goto          99
        58: getstatic     #2                  // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
        61: ldc           #6                  // String two\n
        63: invokevirtual #4                  // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String↙
    ↳ ;)V
        66: goto          99
        69: getstatic     #2                  // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
        72: ldc           #7                  // String three\n
        74: invokevirtual #4                  // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String↙
    ↳ ;)V
        77: goto          99
        80: getstatic     #2                  // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
        83: ldc           #8                  // String four\n
```

```
      85: invokevirtual #4                  // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String↙
   ↳ ;)V
      88: goto          99
      91: getstatic     #2                  // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
      94: ldc           #9                  // String something unknown\n
      96: invokevirtual #4                  // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String↙
   ↳ ;)V
      99: return
```

54.13. Массивы

54.13.1. Простой пример

Создадим массив из 10-и чисел и заполним его:

```
        public static void main(String[] args)
        {
                int a[]=new int[10];
                for (int i=0; i<10; i++)
                        a[i]=i;
                dump (a);
        }
```

```
  public static void main(java.lang.String[]);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=3, locals=3, args_size=1
         0: bipush        10
         2: newarray       int
         4: astore_1
         5: iconst_0
         6: istore_2
         7: iload_2
         8: bipush        10
        10: if_icmpge     23
        13: aload_1
        14: iload_2
        15: iload_2
        16: iastore
        17: iinc          2, 1
        20: goto          7
        23: aload_1
        24: invokestatic  #4                  // Method dump:([I)V
        27: return
```

Инструкция newarray создает объект массива из 10 элементов типа *int*. Размер массива выставляется инструкцией bipush и остается на TOS. Тип массива выставляется в операнде инструкции newarray. После исполнения newarray, *reference* (или указатель) только что созданного в куче (heap) массива остается на TOS. astore_1 сохраняет *reference* на него в первом слоте LVA. Вторая часть функции main() это цикл, сохраняющий значение *i* в соответствующий элемент массива. aload_1 берет *reference* массива и сохраняет его в стеке. iastore затем сохраняет значение из стека в массив, *reference* на который в это время находится на TOS. Третья часть функции main() вызывает функцию dump(). Аргумент для нее готовится инструкцией aload_1 (смещение 23).

Перейдем к функции dump():

```
        public static void dump(int a[])
        {
                for (int i=0; i<a.length; i++)
                        System.out.println(a[i]);
        }
```

```
  public static void dump(int[]);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=3, locals=2, args_size=1
         0: iconst_0
```

```
         1: istore_1
         2: iload_1
         3: aload_0
         4: arraylength
         5: if_icmpge     23
         8: getstatic     #2                  // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
        11: aload_0
        12: iload_1
        13: iaload
        14: invokevirtual #3                  // Method java/io/PrintStream.println:(I)V
        17: iinc          1, 1
        20: goto          2
        23: return
```

Входящий `reference` на массив в нулевом слоте. Выражение `a.length` в исходном коде конвертируется в инструкцию `arraylength`, она берет *reference* на массив и оставляет размер массива на TOS. Инструкция `iaload` по смещеню 13 используется для загрузки элементов массива, она требует чтобы в стеке присутствовал *reference* на массив (подготовленный `aload_0` на 11), а также индекс (подготовленный `iload_1` по смещеню 12).

Нужно сказать что инструкции с префиксом *a* могут быть неверно поняты, как инструкции работающие с массивами (*array*). Это неверно. Эти инструкции работают с *reference*-ами на объекты. А массивы и строки это тоже объекты.

54.13.2. Суммирование элементов массива

Еще один пример:

```
public class ArraySum
{
        public static int f (int[] a)
        {
                int sum=0;
                for (int i=0; i<a.length; i++)
                        sum=sum+a[i];
                return sum;
        }
}
```

```
  public static int f(int[]);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=3, locals=3, args_size=1
         0: iconst_0
         1: istore_1
         2: iconst_0
         3: istore_2
         4: iload_2
         5: aload_0
         6: arraylength
         7: if_icmpge     22
        10: iload_1
        11: aload_0
        12: iload_2
        13: iaload
        14: iadd
        15: istore_1
        16: iinc          2, 1
        19: goto          4
        22: iload_1
        23: ireturn
```

Нулевой слот в LVA содержит указатель (*reference*) на входной массив. Первый слот LVA содержит локальную переменную *sum*.

54.13.3. Единственный аргумент `main()` это также массив

Будем использовать единственный аргумент `main()`, который массив строк:

```
public class UseArgument
{
        public static void main(String[] args)
        {
                System.out.print("Hi, ");
                System.out.print(args[1]);
                System.out.println(". How are you?");
        }
}
```

Нулевой аргумент это имя программы (как в Си/Си++, итд), так что первый аргумент это тот, что пользователь добавил первым.

```
  public static void main(java.lang.String[]);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=3, locals=1, args_size=1
         0: getstatic     #2                  // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
         3: ldc           #3                  // String Hi,
         5: invokevirtual #4                  // Method java/io/PrintStream.print:(Ljava/lang/String;)↙
    ↳ V
         8: getstatic     #2                  // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
        11: aload_0
        12: iconst_1
        13: aaload
        14: invokevirtual #4                  // Method java/io/PrintStream.print:(Ljava/lang/String;)↙
    ↳ V
        17: getstatic     #2                  // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
        20: ldc           #5                  // String . How are you?
        22: invokevirtual #6                  // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String↙
    ↳ ;)V
        25: return
```

`aload_0` на 11 загружают *reference* на нулевой слот LVA (первый и единственный аргумент `main()`). `iconst_1` и `aaload` на 12 и 13 берут *reference* на первый (считая с 0) элемент массива. *Reference* на строковый объект на TOS по смещению 14, и оттуда он берется методом `println`.

54.13.4. Заранее инициализированный массив строк

```
class Month
{
        public static String[] months =
        {
                "January",
                "February",
                "March",
                "April",
                "May",
                "June",
                "July",
                "August",
                "September",
                "October",
                "November",
                "December"
        };

        public String get_month (int i)
        {
                return months[i];
        };
}
```

```
  public java.lang.String get_month(int);
    flags: ACC_PUBLIC
    Code:
      stack=2, locals=2, args_size=2
```

```
         0: getstatic     #2                  // Field months:[Ljava/lang/String;
         3: iload_1
         4: aaload
         5: areturn
```

aaload работает с массивом *reference*-ов. Строка в Java это объект, так что используются *a*-инструкции для работы с ними. areturn возвращает *reference* на объект String.

Как инициализируется массив months[]?

```
  static {};
    flags: ACC_STATIC
    Code:
      stack=4, locals=0, args_size=0
         0: bipush        12
         2: anewarray     #3                  // class java/lang/String
         5: dup
         6: iconst_0
         7: ldc           #4                  // String January
         9: aastore
        10: dup
        11: iconst_1
        12: ldc           #5                  // String February
        14: aastore
        15: dup
        16: iconst_2
        17: ldc           #6                  // String March
        19: aastore
        20: dup
        21: iconst_3
        22: ldc           #7                  // String April
        24: aastore
        25: dup
        26: iconst_4
        27: ldc           #8                  // String May
        29: aastore
        30: dup
        31: iconst_5
        32: ldc           #9                  // String June
        34: aastore
        35: dup
        36: bipush        6
        38: ldc           #10                 // String July
        40: aastore
        41: dup
        42: bipush        7
        44: ldc           #11                 // String August
        46: aastore
        47: dup
        48: bipush        8
        50: ldc           #12                 // String September
        52: aastore
        53: dup
        54: bipush        9
        56: ldc           #13                 // String October
        58: aastore
        59: dup
        60: bipush        10
        62: ldc           #14                 // String November
        64: aastore
        65: dup
        66: bipush        11
        68: ldc           #15                 // String December
        70: aastore
        71: putstatic     #2                  // Field months:[Ljava/lang/String;
        74: return
```

anewarray создает новый массив *reference*-ов (отсюда префикс *a*). Тип объекта определяется в операнде anewarray, там текстовая строка «java/lang/String». bipush 12 перед anewarray устанавливает размер массива. Новая для нас здесь инструкция: dup. Это очень известная инструкция в стековых компьютерах (включая ЯП Forth), которая делает дубликат

значения на TOS. Она используется здесь для дублирования *reference*-а на массив, потому что инструкция `aastore` выталкивает из стека *reference* на массив, но последующая инструкция `aastore` снова нуждается в нем. Компилятор Java решил что лучше генерировать dup вместо генерации инструкции `getstatic` перед каждой операцией записи в массив (т.е. 11 раз).

`aastore` кладет *reference* (на строку) в массив по индексу взятому из TOS.

И наконец, `putstatic` кладет *reference* на только что созданный массив во второе поле нашего объекта, т.е. в поле *months*.

54.13.5. Функции с переменным кол-вом аргументов (variadic)

Функции с переменным кол-вом аргументов (variadic) на самом деле используют массивы:

```
        public static void f(int... values)
        {
                for (int i=0; i<values.length; i++)
                        System.out.println(values[i]);
        }

        public static void main(String[] args)
        {
                f (1,2,3,4,5);
        }
```

```
  public static void f(int...);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC, ACC_VARARGS
    Code:
      stack=3, locals=2, args_size=1
         0: iconst_0
         1: istore_1
         2: iload_1
         3: aload_0
         4: arraylength
         5: if_icmpge     23
         8: getstatic     #2                  // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
        11: aload_0
        12: iload_1
        13: iaload
        14: invokevirtual #3                  // Method java/io/PrintStream.println:(I)V
        17: iinc          1, 1
        20: goto          2
        23: return
```

По смещению 3, `f()` просто берет массив переменных используя `aload_0`. Затем берет размер массива, итд.

```
  public static void main(java.lang.String[]);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=4, locals=1, args_size=1
         0: iconst_5
         1: newarray       int
         3: dup
         4: iconst_0
         5: iconst_1
         6: iastore
         7: dup
         8: iconst_1
         9: iconst_2
        10: iastore
        11: dup
        12: iconst_2
        13: iconst_3
        14: iastore
        15: dup
        16: iconst_3
        17: iconst_4
        18: iastore
        19: dup
```

```
        20: iconst_4
        21: iconst_5
        22: iastore
        23: invokestatic  #4                  // Method f:([I)V
        26: return
```

Массив конструируется в `main()` используя инструкцию `newarray`, затем он заполняется, и вызывается `f()`.

Кстати, объект массива не уничтожается в конце `main()`. В Java вообще нет деструкторов, потому что в JVM есть сборщик мусора (garbage collector), делающий это автоматически, когда считает нужным.

Как насчет метода `format()`? Он берет на вход два аргумента: строку и массив объектов:

```
        public PrintStream format(String format, Object... args)
```

(http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/data/numberformat.html)

Посмотрим:

```
        public static void main(String[] args)
        {
                int i=123;
                double d=123.456;
                System.out.format("int: %d double: %f.%n", i, d);
        }
```

```
  public static void main(java.lang.String[]);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=7, locals=4, args_size=1
         0: bipush        123
         2: istore_1
         3: ldc2_w        #2                  // double 123.456d
         6: dstore_2
         7: getstatic     #4                  // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
        10: ldc           #5                  // String int: %d double: %f.%n
        12: iconst_2
        13: anewarray     #6                  // class java/lang/Object
        16: dup
        17: iconst_0
        18: iload_1
        19: invokestatic  #7                  // Method java/lang/Integer.valueOf:(I)Ljava/lang/↙
    ↳ Integer;
        22: aastore
        23: dup
        24: iconst_1
        25: dload_2
        26: invokestatic  #8                  // Method java/lang/Double.valueOf:(D)Ljava/lang/Double;
        29: aastore
        30: invokevirtual #9                  // Method java/io/PrintStream.format:(Ljava/lang/String↙
    ↳ ;[Ljava/lang/Object;)Ljava/io/PrintStream;
        33: pop
        34: return
```

Так что в начале значения типов *int* и *double* конвертируются в объекты типов `Integer` и `Double` используя методы `valueOf`. Метод `format()` требует на входе объекты типа `Object`, а так как классы `Integer` и `Double` наследуются от корневого класса `Object`, они подходят как элементы во входном массиве. С другой стороны, массив всегда гомогенный, т.е. он не может содержать элементы разных типов, что делает невозможным хранение там значений типов *int* и *double*.

Массив объектов `Object` создается по смещению 13, объект `Integer` добавляется в массив по смещению 22, объект `Double` добавляется в массив по смещению 29.

Предпоследняя инструкция pop удаляет элемент на TOS, так что в момент исполнения `return`, стек пуст (или сбалансирован).

54.13.6. Двухмерные массивы

Двухмерные массивы в Java это просто одномерные массивы *reference*-в на другие одномерные массивы.

Создадим двухмерный массив:

```
        public static void main(String[] args)
        {
                int[][] a = new int[5][10];
                a[1][2]=3;
        }
```

```
  public static void main(java.lang.String[]);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=3, locals=2, args_size=1
         0: iconst_5
         1: bipush        10
         3: multianewarray #2,  2             // class "[[I"
         7: astore_1
         8: aload_1
         9: iconst_1
        10: aaload
        11: iconst_2
        12: iconst_3
        13: iastore
        14: return
```

Он создается при помощи инструкции `multianewarray`: тип объекта и размерность передаются в операндах. Размер массива (10*5) остается в стеке (используя инструкции `iconst_5` и `bipush`).

Reference на строку #1 загружается по смещению 10 (`iconst_1` и `aaload`). Выборка столбца происходит используя инструкцию `iconst_2` по смещению 11. Значение для записи устанавливается по смещению 12. `iastore` на 13 записывает элемент массива.

Как его прочитать?

```
        public static int get12 (int[][] in)
        {
                return in[1][2];
        }
```

```
  public static int get12(int[][]);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=2, locals=1, args_size=1
         0: aload_0
         1: iconst_1
         2: aaload
         3: iconst_2
         4: iaload
         5: ireturn
```

Reference на строку массива загружается по смещению 2, столбец устанавливается по смещению 3, `iaload` загружает элемент массива.

54.13.7. Трехмерные массивы

Трехмерные массивы это просто одномерные массивы *reference*-ов на одномерные массивы *reference*-ов.

```
        public static void main(String[] args)
        {
                int[][][] a = new int[5][10][15];

                a[1][2][3]=4;

                get_elem(a);
        }
```

```
  public static void main(java.lang.String[]);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=3, locals=2, args_size=1
```

```
         0: iconst_5
         1: bipush        10
         3: bipush        15
         5: multianewarray #2,  3             // class "[[[I"
         9: astore_1
        10: aload_1
        11: iconst_1
        12: aaload
        13: iconst_2
        14: aaload
        15: iconst_3
        16: iconst_4
        17: iastore
        18: aload_1
        19: invokestatic  #3                 // Method get_elem:([[[I)I
        22: pop
        23: return
```

Чтобы найти нужный *reference*, теперь нужно две инструкции `aaload`:

```
        public static int get_elem (int[][][] a)
        {
                return a[1][2][3];
        }
```

```
  public static int get_elem(int[][][]);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=2, locals=1, args_size=1
         0: aload_0
         1: iconst_1
         2: aaload
         3: iconst_2
         4: aaload
         5: iconst_3
         6: iaload
         7: ireturn
```

54.13.8. Итоги

Возможно ли сделать переполнение буфера в Java? Нет, потому что длина массива всегда присутствует в объекте массива, границы массива контролируются и при попытке выйти за границы, сработает исключение.

В Java нет многомерных массивов в том смысле, как в Си/Си++, так что Java не очень подходит для быстрых научных вычислений.

54.14. Строки

54.14.1. Первый пример

Строки это объекты, и конструируются так же как и другие объекты (и массивы).

```
        public static void main(String[] args)
        {
                System.out.println("What is your name?");
                String input = System.console().readLine();
                System.out.println("Hello, "+input);
        }
```

```
  public static void main(java.lang.String[]);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=3, locals=2, args_size=1
         0: getstatic     #2                  // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
         3: ldc           #3                  // String What is your name?
```

```
         5: invokevirtual #4                  // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String↙
    ↳ ;)V
         8: invokestatic  #5                  // Method java/lang/System.console:()Ljava/io/Console;
        11: invokevirtual #6                  // Method java/io/Console.readLine:()Ljava/lang/String;
        14: astore_1
        15: getstatic     #2                  // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
        18: new           #7                  // class java/lang/StringBuilder
        21: dup
        22: invokespecial #8                  // Method java/lang/StringBuilder."<init>":()V
        25: ldc           #9                  // String Hello,
        27: invokevirtual #10                 // Method java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/↙
    ↳ String;)Ljava/lang/StringBuilder;
        30: aload_1
        31: invokevirtual #10                 // Method java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/↙
    ↳ String;)Ljava/lang/StringBuilder;
        34: invokevirtual #11                 // Method java/lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/↙
    ↳ String;
        37: invokevirtual #4                  // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String↙
    ↳ ;)V
        40: return
```

Метод `readLine()` вызывается по смещению 11, *reference* на строку (введенную пользователем) остается на TOS. По смещению 14, *reference* на строку сохраняется в первом слоте LVA. Строка введенная пользователем перезагружается по смещению 30 и складывается со строкой «Hello, » используя класс `StringBuilder`. Сконструированная строка затем выводится используя метод `println` по смещению 37.

54.14.2. Второй пример

Еще один пример:

```
public class strings
{
        public static char test (String a)
        {
                return a.charAt(3);
        };

        public static String concat (String a, String b)
        {
                return a+b;
        }
}
```

```
  public static char test(java.lang.String);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=2, locals=1, args_size=1
         0: aload_0
         1: iconst_3
         2: invokevirtual #2                  // Method java/lang/String.charAt:(I)C
         5: ireturn
```

Складывание строк происходит при помощи класса `StringBuilder`:

```
  public static java.lang.String concat(java.lang.String, java.lang.String);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=2, locals=2, args_size=2
         0: new           #3                  // class java/lang/StringBuilder
         3: dup
         4: invokespecial #4                  // Method java/lang/StringBuilder."<init>":()V
         7: aload_0
         8: invokevirtual #5                  // Method java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/↙
    ↳ String;)Ljava/lang/StringBuilder;
        11: aload_1
        12: invokevirtual #5                  // Method java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/↙
    ↳ String;)Ljava/lang/StringBuilder;
```

```
        15: invokevirtual #6                  // Method java/lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/↙
    ↳ String;
        18: areturn
```

Еще пример:

```
        public static void main(String[] args)
        {
                String s="Hello!";
                int n=123;
                System.out.println("s=" + s + " n=" + n);
        }
```

И снова, строки создаются используя класс `StringBuilder` и его метод append, затем сконструированная строка передается в метод `println`:

```
  public static void main(java.lang.String[]);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=3, locals=3, args_size=1
         0: ldc           #2                  // String Hello!
         2: astore_1
         3: bipush        123
         5: istore_2
         6: getstatic     #3                  // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
         9: new           #4                  // class java/lang/StringBuilder
        12: dup
        13: invokespecial #5                  // Method java/lang/StringBuilder."<init>":()V
        16: ldc           #6                  // String s=
        18: invokevirtual #7                  // Method java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/↙
    ↳ String;)Ljava/lang/StringBuilder;
        21: aload_1
        22: invokevirtual #7                  // Method java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/↙
    ↳ String;)Ljava/lang/StringBuilder;
        25: ldc           #8                  // String  n=
        27: invokevirtual #7                  // Method java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/↙
    ↳ String;)Ljava/lang/StringBuilder;
        30: iload_2
        31: invokevirtual #9                  // Method java/lang/StringBuilder.append:(I)Ljava/lang/↙
    ↳ StringBuilder;
        34: invokevirtual #10                 // Method java/lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/↙
    ↳ String;
        37: invokevirtual #11                 // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String↙
    ↳ ;)V
        40: return
```

54.15. Исключения

Немного переделаем пример *Month* (54.13.4 (стр. 648)):

Листинг 54.10: IncorrectMonthException.java

```
public class IncorrectMonthException extends Exception
{
        private int index;

        public IncorrectMonthException(int index)
        {
                this.index = index;
        }
        public int getIndex()
        {
                return index;
        }
}
```

Листинг 54.11: Month2.java

```
class Month2
{
        public static String[] months =
        {
                "January",
                "February",
                "March",
                "April",
                "May",
                "June",
                "July",
                "August",
                "September",
                "October",
                "November",
                "December"
        };

        public static String get_month (int i) throws IncorrectMonthException
        {
                if (i<0 || i>11)
                        throw new IncorrectMonthException(i);
                return months[i];
        };

        public static void main (String[] args)
        {
                try
                {
                        System.out.println(get_month(100));
                }
                catch(IncorrectMonthException e)
                {
                        System.out.println("incorrect month index: "+ e.getIndex());
                        e.printStackTrace();
                }
        };
}
```

Которко говоря, `IncorrectMonthException.class` имеет только конструктор объетка и один метод-акцессор.

Класс `IncorrectMonthException` наследуется от `Exception`, так что конструктор `IncorrectMonthException` в начале вызывает конструктор класса `Exception`, затем он перекладывает входящее значение в единственное поле класса `IncorrectMonthException`:

```
  public IncorrectMonthException(int);
    flags: ACC_PUBLIC
    Code:
      stack=2, locals=2, args_size=2
         0: aload_0
         1: invokespecial #1                  // Method java/lang/Exception."<init>":()V
         4: aload_0
         5: iload_1
         6: putfield      #2                  // Field index:I
         9: return
```

`getIndex()` это просто акцессор. *Reference* (указатель) на `IncorrectMonthException` передается в нулевом слоте LVA (*this*), `aload_0` берет его, `getfield` загружает значение из объекта, `ireturn` возвращает его.

```
  public int getIndex();
    flags: ACC_PUBLIC
    Code:
      stack=1, locals=1, args_size=1
         0: aload_0
         1: getfield      #2                  // Field index:I
         4: ireturn
```

Посмотрим на `get_month()` в `Month2.class`:

Листинг 54.12: Month2.class

```
public static java.lang.String get_month(int) throws IncorrectMonthException;
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
  Code:
    stack=3, locals=1, args_size=1
       0: iload_0
       1: iflt          10
       4: iload_0
       5: bipush        11
       7: if_icmple     19
      10: new           #2                  // class IncorrectMonthException
      13: dup
      14: iload_0
      15: invokespecial #3                  // Method IncorrectMonthException."<init>":(I)V
      18: athrow
      19: getstatic     #4                  // Field months:[Ljava/lang/String;
      22: iload_0
      23: aaload
      24: areturn
```

`iflt` по смещению 1 это *if less than* (если меньше, чем).

В случае неправильного индекса, создается новый объект при помощи инструкции new по смещению 10. Тип объекта передается как операнд инструкции (и это `IncorrectMonthException`). Затем вызывается его конструктор, в который передается индекс (через TOS) (по смещению 15). В то время как управление находится на смещении 18, объект уже создан, теперь инструкция `athrow` берет указатель (*reference*) на только что созданный объект и сигнализирует в JVM, чтобы тот нашел подходящий обработчик исключения.

Инструкция `athrow` не возвращает управление сюда, так что по смещению 19 здесь совсем другой basic block, не имеющий отношения к исключениям, сюда можно попасть со смещения 7.

Как работает обработчик? Now take a look atПосмотрим на `main()` в `Month2.class`:

Листинг 54.13: Month2.class

```
public static void main(java.lang.String[]);
  flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
  Code:
    stack=3, locals=2, args_size=1
       0: getstatic     #5                  // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
       3: bipush        100
       5: invokestatic  #6                  // Method get_month:(I)Ljava/lang/String;
       8: invokevirtual #7                  // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String↙
  ↳ ;)V
      11: goto          47
      14: astore_1
      15: getstatic     #5                  // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
      18: new           #8                  // class java/lang/StringBuilder
      21: dup
      22: invokespecial #9                  // Method java/lang/StringBuilder."<init>":()V
      25: ldc           #10                 // String incorrect month index:
      27: invokevirtual #11                 // Method java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/↙
  ↳ String;)Ljava/lang/StringBuilder;
      30: aload_1
      31: invokevirtual #12                 // Method IncorrectMonthException.getIndex:()I
      34: invokevirtual #13                 // Method java/lang/StringBuilder.append:(I)Ljava/lang/↙
  ↳ StringBuilder;
      37: invokevirtual #14                 // Method java/lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/↙
  ↳ String;
      40: invokevirtual #7                  // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String↙
  ↳ ;)V
      43: aload_1
      44: invokevirtual #15                 // Method IncorrectMonthException.printStackTrace:()V
      47: return
    Exception table:
       from    to  target type
           0    11    14   Class IncorrectMonthException
```

Тут есть `Exception table`, которая определяет, что между смещениями 0 и 11 (включительно) может случиться исключение `IncorrectMonthException`, и если это произойдет, то нужно передать управление на смещение 14. Действительно, основная программа заканчивается на смещении 11. По смещению 14 начинается обработчик, и сюда невозможно

попасть, здесь нет никаких условных/безусловных переходов в эту область. Но JVM передаст сюда управление в случае исключения. Самая первая astore_1 (на 14) берет входящий указатель (*reference*) на объект исключения и сохраняет его в слоте 1 LVA. Позже, по смещению 31 будет вызван метод этого объекта (getIndex()). Указатель *reference* на текущий объект исключения передался немного раньше (смещение 30). Остальной код это просто код для манипуляции со строками: в начале значение возвращенное методом getIndex() конвертируется в строку используя метод toString(), затем эта строка прибавляется к текстовой строке «incorrect month index: » (как мы уже рассматривали ранее), затем вызываются println() и printStackTrace(). После того как printStackTrace() заканчивается, исключение уже обработано, мы можем возвращаться к нормальной работе. По смещению 47 есть return, который заканчивает работу функции main(), но там может быть любой другой код, который исполнится, если исключения не произошло.

Вот пример, как IDA показывает интервалы исключений:

Листинг 54.14: из какого-то случайного найденного на компьютере автора .class-файла

```
    .catch java/io/FileNotFoundException from met001_335 to met001_360\
 using met001_360
    .catch java/io/FileNotFoundException from met001_185 to met001_214\
 using met001_214
    .catch java/io/FileNotFoundException from met001_181 to met001_192\
 using met001_195
    .catch java/io/FileNotFoundException from met001_155 to met001_176\
 using met001_176
    .catch java/io/FileNotFoundException from met001_83 to met001_129 using \
met001_129
    .catch java/io/FileNotFoundException from met001_42 to met001_66 using \
met001_69
    .catch java/io/FileNotFoundException from met001_begin to met001_37\
 using met001_37
```

54.16. Классы

Простой класс:

Листинг 54.15: test.java

```
public class test
{
        public static int a;
        private static int b;

        public test()
        {
            a=0;
            b=0;
        }
        public static void set_a (int input)
        {
                a=input;
        }
        public static int get_a ()
        {
                return a;
        }
        public static void set_b (int input)
        {
                b=input;
        }
        public static int get_b ()
        {
                return b;
        }
}
```

Конструктор просто выставляет оба поля класса в нули:

```
  public test();
    flags: ACC_PUBLIC
    Code:
```

```
      stack=1, locals=1, args_size=1
         0: aload_0
         1: invokespecial #1                  // Method java/lang/Object."<init>":()V
         4: iconst_0
         5: putstatic     #2                  // Field a:I
         8: iconst_0
         9: putstatic     #3                  // Field b:I
        12: return
```

Сеттер a:

```
  public static void set_a(int);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=1, locals=1, args_size=1
         0: iload_0
         1: putstatic     #2                  // Field a:I
         4: return
```

Геттер a:

```
  public static int get_a();
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=1, locals=0, args_size=0
         0: getstatic     #2                  // Field a:I
         3: ireturn
```

Сеттер b:

```
  public static void set_b(int);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=1, locals=1, args_size=1
         0: iload_0
         1: putstatic     #3                  // Field b:I
         4: return
```

Геттер b:

```
  public static int get_b();
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=1, locals=0, args_size=0
         0: getstatic     #3                  // Field b:I
         3: ireturn
```

Здесь нет разницы между кодом, работающим для public-полей и private-полей. Но эта информация присутствует в `.class`-файле, и в любом случае невозможно иметь доступ к private-полям.

Создаим объект и вызовем метод:

Листинг 54.16: ex1.java

```
public class ex1
{
        public static void main(String[] args)
        {
                test obj=new test();
                obj.set_a (1234);
                System.out.println(obj.a);
        }
}
```

```
  public static void main(java.lang.String[]);
    flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC
    Code:
      stack=2, locals=2, args_size=1
         0: new           #2                  // class test
         3: dup
```

```
         4: invokespecial #3                  // Method test."<init>":()V
         7: astore_1
         8: aload_1
         9: pop
        10: sipush        1234
        13: invokestatic  #4                  // Method test.set_a:(I)V
        16: getstatic     #5                  // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
        19: aload_1
        20: pop
        21: getstatic     #6                  // Field test.a:I
        24: invokevirtual #7                  // Method java/io/PrintStream.println:(I)V
        27: return
```

Инструкция new создает объект, но не вызывает конструктор (он вызывается по смещению 4). Метод `set_a()` вызывается по смещению 16. К полю a имеется доступ используя инструкцию `getstatic` по смещению 21.

54.17. Простейшая модификация

54.17.1. Первый пример

Перейдем к простой задаче модификации кода.

```
public class nag
{
        public static void nag_screen()
        {
                System.out.println("This program is not registered");
        };
        public static void main(String[] args)
        {
                System.out.println("Greetings from the mega-software");
                nag_screen();
        }
}
```

Как можно избавиться от печати строки «This program is not registered»?

Наконец загрузим .class-файл в IDA:

```
                ; Segment type: Pure code
                  .method public static nag_screen()V
                  .limit stack 2
                  .line 4
178 000 002         getstatic java/lang/System.out Ljava/io/PrintStream;   ; CODE XREF: main+8↓P
018 003             ldc "This program is not registered"
182 000 004         invokevirtual java/io/PrintStream.println(Ljava/lang/String;)V
                  .line 5
177                 return
??? ??? ???+      .end method
??? ??? ???+
???             ; ---------------------------------------------------------------------------


                ; Segment type: Pure code
                  .method public static main([Ljava/lang/String;)V
                  .limit stack 2
                  .limit locals 1
                  .line 8
178 000 002         getstatic java/lang/System.out Ljava/io/PrintStream;
018 005             ldc "Greetings from the mega-software"
182 000 004         invokevirtual java/io/PrintStream.println(Ljava/lang/String;)V
                  .line 9
184 000 006         invokestatic nag.nag_screen()V
                  .line 10
177                 return
```

Рис. 54.1: IDA

В начале заменим первый байт функции на 177 (это опкод инструкции `return`):

```
                ; Segment type: Pure code
                  .method public static nag_screen()V
                  .limit stack 2
                  .line 4

                nag_screen:                                     ; CODE XREF: main+8↓P
177               return
000               0 ; 0x00
002               2 ; 0x02
018 003           ldc "This program is not registered"
182 000 004       invokevirtual java/io/PrintStream.println(Ljava/lang/String;)V
                  .line 5
177               return
??? ??? ???+    .end method
??? ??? ???+
???             ; ---------------------------------------------------------------------------
```

Рис. 54.2: IDA

Но это не работает (JRE 1.7):

```
Exception in thread "main" java.lang.VerifyError: Expecting a stack map frame
Exception Details:
  Location:
    nag.nag_screen()V @1: nop
  Reason:
    Error exists in the bytecode
  Bytecode:
    0000000: b100 0212 03b6 0004 b1

        at java.lang.Class.getDeclaredMethods0(Native Method)
        at java.lang.Class.privateGetDeclaredMethods(Class.java:2615)
        at java.lang.Class.getMethod0(Class.java:2856)
        at java.lang.Class.getMethod(Class.java:1668)
        at sun.launcher.LauncherHelper.getMainMethod(LauncherHelper.java:494)
        at sun.launcher.LauncherHelper.checkAndLoadMain(LauncherHelper.java:486)
```

Вероятно, в JVM есть проверки связанные с картами стека.

OK, попробуем пропатчить её иначе, удаляя вызов функции `nag()`:

```
                ; Segment type: Pure code
                  .method public static main([Ljava/lang/String;)V
                  .limit stack 2
                  .limit locals 1
                  .line 8
178 000 002         getstatic java/lang/System.out Ljava/io/PrintStream;
018 005             ldc "Greetings from the mega-software"
182 000 004         invokevirtual java/io/PrintStream.println(Ljava/lang/String;)V
                  .line 9
000                 nop
000                 nop
000                 nop
                  .line 10
177                 return

                ; ===========================================================================
```

Рис. 54.3: IDA

0 это опкод инструкции NOP.

Теперь всё работает!

54.17.2. Второй пример

Еще один простой пример crackme:

```
public class password
{
        public static void main(String[] args)
        {
                System.out.println("Please enter the password");
                String input = System.console().readLine();
                if (input.equals("secret"))
                        System.out.println("password is correct");
                else
                        System.out.println("password is not correct");
        }
}
```

Загрузим в IDA:

```
                ; Segment type: Pure code
                  .method public static main([Ljava/lang/String;)V
                  .limit stack 2
                  .limit locals 2
                  .line 3
178 000 002         getstatic java/lang/System.out Ljava/io/PrintStream;
018 003             ldc "Please enter the password"
182 000 004         invokevirtual java/io/PrintStream.println(Ljava/lang/String;)V
                  .line 4
184 000 005         invokestatic java/lang/System.console()Ljava/io/Console;
182 000 006         invokevirtual java/io/Console.readLine()Ljava/lang/String;
076                 astore_1 ; met002_slot001
                  .line 5
043                 aload_1 ; met002_slot001
018 007             ldc "secret"
182 000 008         invokevirtual java/lang/String.equals(Ljava/lang/Object;)Z
153 000 014         ifeq met002_35
                  .line 6
178 000 002         getstatic java/lang/System.out Ljava/io/PrintStream;
018 009             ldc "password is correct"
182 000 004         invokevirtual java/io/PrintStream.println(Ljava/lang/String;)V
167 000 011         goto met002_43
                  .line 8

                met002_35:                                  ; CODE XREF: main+21↑j
178 000 002         .stack use locals
                      locals Object java/lang/String
                    .end stack
                    getstatic java/lang/System.out Ljava/io/PrintStream;
018 010             ldc "password is not correct"
182 000 004         invokevirtual java/io/PrintStream.println(Ljava/lang/String;)V
                  .line 9
```

Рис. 54.4: IDA

Видим здесь инструкцию `ifeq`, которая, собственно, всё и делает. Её имя означает *if equal*, и это не очень удачное название, её следовало бы назвать `ifz` (*if zero*), т.е. если значение на TOS ноль, тогда совершить переход. В нашем случае, переход происходит если пароль не верный (метод `equals` возвращает `False`, а это 0). Первое что приходит в голову это пропатчить эту инструкцию. В опкоде `ifeq` два байта, в которых закодировано смещение для перехода. Чтобы инструкция не работала, мы должны установить байт 3 на третьем байте (потому что 3 будет прибавляться к текущему смещению, и в итоге переход будет на следующую инструкцию, ведь длина инструкции `ifeq` это 3 байта):

```
                ; Segment type: Pure code
                .method public static main([Ljava/lang/String;)V
                .limit stack 2
                .limit locals 2
                .line 3
178 000 002       getstatic java/lang/System.out Ljava/io/PrintStream;
018 003           ldc "Please enter the password"
182 000 004       invokevirtual java/io/PrintStream.println(Ljava/lang/String;)V
                .line 4
184 000 005       invokestatic java/lang/System.console()Ljava/io/Console;
182 000 006       invokevirtual java/io/Console.readLine()Ljava/lang/String;
076               astore_1 ; met002_slot001
                .line 5
043               aload_1 ; met002_slot001
018 007           ldc "secret"
182 000 008       invokevirtual java/lang/String.equals(Ljava/lang/Object;)Z
153 000 003       ifeq met002_24
                .line 6

                met002_24:                                      ; CODE XREF: main+21↑j
178 000 002       getstatic java/lang/System.out Ljava/io/PrintStream;
018 009           ldc "password is correct"
182 000 004       invokevirtual java/io/PrintStream.println(Ljava/lang/String;)V
167 000 011       goto met002_43
                .line 8
178 000 002       .stack use locals
                    locals Object java/lang/String
                  .end stack
                  getstatic java/lang/System.out Ljava/io/PrintStream;
018 010           ldc "password is not correct"
182 000 004       invokevirtual java/io/PrintStream.println(Ljava/lang/String;)V
                .line 9
```

Рис. 54.5: IDA

Это не работает (JRE 1.7):

```
Exception in thread "main" java.lang.VerifyError: Expecting a stackmap frame at branch target 24
Exception Details:
  Location:
    password.main([Ljava/lang/String;)V @21: ifeq
  Reason:
    Expected stackmap frame at this location.
  Bytecode:
    0000000: b200 0212 03b6 0004 b800 05b6 0006 4c2b
    0000010: 1207 b600 0899 0003 b200 0212 09b6 0004
    0000020: a700 0bb2 0002 120a b600 04b1
  Stackmap Table:
    append_frame(@35,Object[#20])
    same_frame(@43)

        at java.lang.Class.getDeclaredMethods0(Native Method)
        at java.lang.Class.privateGetDeclaredMethods(Class.java:2615)
        at java.lang.Class.getMethod0(Class.java:2856)
        at java.lang.Class.getMethod(Class.java:1668)
        at sun.launcher.LauncherHelper.getMainMethod(LauncherHelper.java:494)
        at sun.launcher.LauncherHelper.checkAndLoadMain(LauncherHelper.java:486)
```

Хотя, надо сказать, работает в JRE 1.6.

Мы также можем попробовать заменить все три байта опкода `ifeq` на нулевые байты (NOP), но это тоже не работает. Видимо, начиная с JRE 1.7, там появилось больше проверок карт стека.

OK, заменим весь вызов метода `equals` на инструкцию `iconst_1` плюс набор NOP-ов:

```
                ; Segment type: Pure code
                  .method public static main([Ljava/lang/String;)V
                  .limit stack 2
                  .limit locals 2
                  .line 3
178 000 002         getstatic java/lang/System.out Ljava/io/PrintStream;
018 003             ldc "Please enter the password"
182 000 004         invokevirtual java/io/PrintStream.println(Ljava/lang/String;)V
                  .line 4
184 000 005         invokestatic java/lang/System.console()Ljava/io/Console;
182 000 006         invokevirtual java/io/Console.readLine()Ljava/lang/String;
076                 astore_1 ; met002_slot001
                  .line 5
004                 iconst_1
000                 nop
000                 nop
000                 nop
000                 nop
000                 nop
153 000 014         ifeq met002_35
                  .line 6
178 000 002         getstatic java/lang/System.out Ljava/io/PrintStream;
018 009             ldc "password is correct"
182 000 004         invokevirtual java/io/PrintStream.println(Ljava/lang/String;)V
167 000 011         goto met002_43
                  .line 8

                met002_35:                                  ; CODE XREF: main+21↑j
178 000 002         .stack use locals
                      locals Object java/lang/String
                    .end stack
```

Рис. 54.6: IDA

1 будет всегда на TOS во время исполнения инструкции `ifeq`, так что `ifeq` никогда не совершит переход.

Это работает.

54.18. Итоги

Чего не хватает в Java в сравнении с Си/Си++?

- Структуры: используйте классы.
- Ообъединения (union): используйте иерархии классов.
- Беззнаковые типы данных. Кстати, из-за этого реализовывать криптографические алгоритмы на Java немного труднее.
- Указатели на функции.

Часть V

Поиск в коде того что нужно

Современное ПО, в общем-то, минимализмом не отличается.

Но не потому, что программисты слишком много пишут, а потому что к исполняемым файлам обыкновенно прикомпилируют все подряд библиотеки. Если бы все вспомогательные библиотеки всегда выносили во внешние DLL, мир был бы иным. (Еще одна причина для Си++ — STL и прочие библиотеки шаблонов.)

Таким образом, очень полезно сразу понимать, какая функция из стандартной библиотеки или более-менее известной (как Boost[9], libpng[10]), а какая — имеет отношение к тому что мы пытаемся найти в коде.

Переписывать весь код на Си/Си++, чтобы разобраться в нем, безусловно, не имеет никакого смысла.

Одна из важных задач reverse engineer-а это быстрый поиск в коде того что собственно его интересует.

Дизассемблер IDA позволяет делать поиск как минимум строк, последовательностей байт, констант. Можно даже сделать экспорт кода в текстовый файл .lst или .asm и затем натравить на него `grep`, awk, и т.д.

Когда вы пытаетесь понять, что делает тот или иной код, это запросто может быть какая-то опенсорсная библиотека вроде libpng. Поэтому, когда находите константы, или текстовые строки, которые выглядят явно знакомыми, всегда полезно их *погуглить*. А если вы найдете искомый опенсорсный проект где это используется, то тогда будет достаточно будет просто сравнить вашу функцию с ней. Это решит часть проблем.

К примеру, если программа использует какие-то XML-файлы, первым шагом может быть установление, какая именно XML-библиотека для этого используется, ведь часто используется какая-то стандартная (или очень известная) вместо самодельной.

К примеру, автор этих строк однажды пытался разобраться как происходит компрессия/декомпрессия сетевых пакетов в SAP 6.0. Это очень большая программа, но к ней идет подробный .PDB-файл с отладочной информацией, и это очень удобно. Он в конце концов пришел к тому что одна из функций декомпрессирующая пакеты называется CsDecomprLZC(). Не сильно раздумывая, он решил погуглить и оказалось, что функция с таким же названием имеется в MaxDB (это опенсорсный проект SAP) [11] .

http://www.google.com/search?q=CsDecomprLZC

Каково же было мое удивление, когда оказалось, что в MaxDB используется точно такой же алгоритм, скорее всего, с таким же исходником.

[9] http://go.yurichev.com/17036
[10] http://go.yurichev.com/17037
[11] Больше об этом в соответствующей секции (80.1 (стр. 820))

Глава 55

Идентификация исполняемых файлов

55.1. Microsoft Visual C++

Версии MSVC и DLL которые могут быть импортированы:

Маркетинговая версия	Внутренняя версия	Версия CL.EXE	Импортируемые DLL	Дата выхода
6	6.0	12.00	msvcrt.dll, msvcp60.dll	June 1998
.NET (2002)	7.0	13.00	msvcr70.dll, msvcp70.dll	February 13, 2002
.NET 2003	7.1	13.10	msvcr71.dll, msvcp71.dll	April 24, 2003
2005	8.0	14.00	msvcr80.dll, msvcp80.dll	November 7, 2005
2008	9.0	15.00	msvcr90.dll, msvcp90.dll	November 19, 2007
2010	10.0	16.00	msvcr100.dll, msvcp100.dll	April 12, 2010
2012	11.0	17.00	msvcr110.dll, msvcp110.dll	September 12, 2012
2013	12.0	18.00	msvcr120.dll, msvcp120.dll	October 17, 2013

msvcp*.dll содержит функции связанные с Си++, так что если она импортируется, скорее всего, вы имеете дело с программой на Си++.

55.1.1. Name mangling

Имена обычно начинаются с символа ?.

О name mangling в MSVC читайте также здесь: 51.1.1 (стр. 564).

55.2. GCC

Кроме компиляторов под *NIX, GCC имеется так же и для win32-окружения: в виде Cygwin и MinGW.

55.2.1. Name mangling

Имена обычно начинаются с символов _Z.

О name mangling в GCC читайте также здесь: 51.1.1 (стр. 564).

55.2.2. Cygwin

cygwin1.dll часто импортируется.

55.2.3. MinGW

msvcrt.dll может импортироваться.

55.3. Intel FORTRAN

libifcoremd.dll, libifportmd.dll и libiomp5md.dll (поддержка OpenMP) могут импортироваться.

В libifcoremd.dll много функций с префиксом `for_`, что значит FORTRAN.

55.4. Watcom, OpenWatcom

55.4.1. Name mangling

Имена обычно начинаются с символа W.

Например, так кодируется метод «method» класса «class» не имеющий аргументов и возвращающий *void* :

```
W?method$_class$n__v
```

55.5. Borland

Вот пример name mangling в Borland Delphi и C++Builder :

```
@TApplication@IdleAction$qv
@TApplication@ProcessMDIAccels$qp6tagMSG
@TModule@$bctr$qpcpvt1
@TModule@$bdtr$qv
@TModule@ValidWindow$qp14TWindowsObject
@TrueColorTo8BitN$qpviiiiiit1iiiiii
@TrueColorTo16BitN$qpviiiiiit1iiiiii
@DIB24BitTo8BitBitmap$qpviiiiiit1iiiii
@TrueBitmap@$bctr$qpcl
@TrueBitmap@$bctr$qpvl
@TrueBitmap@$bctr$qiilll
```

Имена всегда начинаются с символа @ затем следует имя класса, имя метода и закодированные типы аргументов.

Эти имена могут присутствовать с импортах .exe, экспортах .dll, отладочной информации, и т.д.

Borland Visual Component Libraries (VCL) находятся в файлах .bpl вместо .dll, например , vcl50.dll, rtl60.dll.

Другие DLL которые могут импортироваться: BORLNDMM.DLL.

55.5.1. Delphi

Почти все исполняемые файлы имеют текстовую строку «Boolean» в самом начале сегмента кода, среди остальных имен типов .

Вот очень характерное для Delphi начало сегмента CODE, этот блок следует сразу за заголовком win32 PE-файла :

```
00000400  04 10 40 00 03 07 42 6f  6f 6c 65 61 6e 01 00 00  |..@...Boolean...|
00000410  00 00 01 00 00 00 00 10  40 00 05 46 61 6c 73 65  |........@..False|
00000420  04 54 72 75 65 8d 40 00  2c 10 40 00 09 08 57 69  |.True.@.,.@...Wi|
00000430  64 65 43 68 61 72 03 00  00 00 00 ff ff 00 00 90  |deChar..........|
00000440  44 10 40 00 02 04 43 68  61 72 01 00 00 00 00 ff  |D.@...Char......|
00000450  00 00 00 90 58 10 40 00  01 08 53 6d 61 6c 6c 69  |....X.@...Smalli|
00000460  6e 74 02 00 80 ff ff ff  7f 00 00 90 70 10 40 00  |nt..........p.@.|
00000470  01 07 49 6e 74 65 67 65  72 04 00 00 00 80 ff ff  |..Integer.......|
00000480  ff 7f 8b c0 88 10 40 00  01 04 42 79 74 65 01 00  |......@...Byte..|
00000490  00 00 00 ff 00 00 00 90  9c 10 40 00 01 04 57 6f  |..........@...Wo|
000004a0  72 64 03 00 00 00 00 ff  ff 00 00 90 b0 10 40 00  |rd............@.|
000004b0  01 08 43 61 72 64 69 6e  61 6c 05 00 00 00 00 ff  |..Cardinal......|
000004c0  ff ff ff 90 c8 10 40 00  10 05 49 6e 74 36 34 00  |......@...Int64.|
000004d0  00 00 00 00 00 00 80 ff  ff ff ff ff ff ff 7f 90  |................|
000004e0  e4 10 40 00 04 08 45 78  74 65 6e 64 65 64 02 90  |..@...Extended..|
000004f0  f4 10 40 00 04 06 44 6f  75 62 6c 65 01 8d 40 00  |..@...Double..@.|
00000500  04 11 40 00 04 08 43 75  72 72 65 6e 63 79 04 90  |..@...Currency..|
00000510  14 11 40 00 0a 06 73 74  72 69 6e 67 20 11 40 00  |..@...string .@.|
00000520  0b 0a 57 69 64 65 53 74  72 69 6e 67 30 11 40 00  |..WideString0.@.|
```

```
00000530  0c 07 56 61 72 69 61 6e  74 8d 40 00 40 11 40 00  |..Variant.@.@.@.|
00000540  0c 0a 4f 6c 65 56 61 72  69 61 6e 74 98 11 40 00  |..OleVariant..@.|
00000550  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000560  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 98 11 40 00  |..............@.|
00000570  04 00 00 00 00 00 00 00  18 4d 40 00 24 4d 40 00  |.........M@.$M@.|
00000580  28 4d 40 00 2c 4d 40 00  20 4d 40 00 68 4a 40 00  |(M@.,M@. M@.hJ@.|
00000590  84 4a 40 00 c0 4a 40 00  07 54 4f 62 6a 65 63 74  |.J@..J@..TObject|
000005a0  a4 11 40 00 07 07 54 4f  62 6a 65 63 74 98 11 40  |..@...TObject..@|
000005b0  00 00 00 00 00 00 00 06  53 79 73 74 65 6d 00 00  |........System..|
000005c0  c4 11 40 00 0f 0a 49 49  6e 74 65 72 66 61 63 65  |..@...IInterface|
000005d0  00 00 00 00 01 00 00 00  00 00 00 00 00 c0 00 00  |................|
000005e0  00 00 00 00 46 06 53 79  73 74 65 6d 03 00 ff ff  |....F.System....|
000005f0  f4 11 40 00 0f 09 49 44  69 73 70 61 74 63 68 c0  |..@...IDispatch.|
00000600  11 40 00 01 00 04 02 00  00 00 00 00 c0 00 00 00  |.@..............|
00000610  00 00 00 46 06 53 79 73  74 65 6d 04 00 ff ff 90  |...F.System.....|
00000620  cc 83 44 24 04 f8 e9 51  6c 00 00 83 44 24 04 f8  |..D$...Ql...D$..|
00000630  e9 6f 6c 00 00 83 44 24  04 f8 e9 79 6c 00 00 cc  |.ol...D$...yl...|
00000640  cc 21 12 40 00 2b 12 40  00 35 12 40 00 01 00 00  |.!.@.+.@.5.@....|
00000650  00 00 00 00 00 00 00 00  00 c0 00 00 00 00 00 00  |................|
00000660  46 41 12 40 00 08 00 00  00 00 00 00 00 8d 40 00  |FA.@..........@.|
00000670  bc 12 40 00 4d 12 40 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |..@.M.@.........|
00000680  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000690  bc 12 40 00 0c 00 00 00  4c 11 40 00 18 4d 40 00  |..@.....L.@..M@.|
000006a0  50 7e 40 00 5c 7e 40 00  2c 4d 40 00 20 4d 40 00  |P~@.\~@.,M@. M@.|
000006b0  6c 7e 40 00 84 4a 40 00  c0 4a 40 00 11 54 49 6e  |l~@..J@..J@..TIn|
000006c0  74 65 72 66 61 63 65 64  4f 62 6a 65 63 74 8b c0  |terfacedObject..|
000006d0  d4 12 40 00 07 11 54 49  6e 74 65 72 66 61 63 65  |..@...TInterface|
000006e0  64 4f 62 6a 65 63 74 bc  12 40 00 a0 11 40 00 00  |dObject..@...@..|
000006f0  00 06 53 79 73 74 65 6d  00 00 8b c0 00 13 40 00  |..System......@.|
00000700  11 0b 54 42 6f 75 6e 64  41 72 72 61 79 04 00 00  |..TBoundArray...|
00000710  00 00 00 00 00 03 00 00  00 6c 10 40 00 06 53 79  |.........l.@..Sy|
00000720  73 74 65 6d 28 13 40 00  04 09 54 44 61 74 65 54  |stem(.@...TDateT|
00000730  69 6d 65 01 ff 25 48 e0  c4 00 8b c0 ff 25 44 e0  |ime..%H......%D.|
```

Первые 4 байта сегмента данных (DATA) в исполняемых файлах могут быть 00 00 00 00, 32 13 8B C0 или FF FF FF FF. Эта информация может помочь при работе с запакованными/зашифрованными программами на Delphi.

55.6. Другие известные DLL

- vcomp*.dll — Реализация OpenMP от Microsoft.

Глава 56

Связь с внешним миром (win32)

Иногда, чтобы понять что делает та или иная функция, можно её не разбирать, а просто посмотреть на её входы и выходы. Так можно сэкономить время.

Обращения к файлам и реестру: для самого простого анализа может помочь утилита Process Monitor[1] от SysInternals.

Для анализа обращения программы к сети, может помочь Wireshark[2].

Затем всё-таки придётся смотреть внутрь.

Первое на что нужно обратить внимание, это какие функции из API[3] ОС и какие функции стандартных библиотек используются.

Если программа поделена на главный исполняемый файл и группу DLL-файлов, то имена функций в этих DLL, бывает так, могут помочь.

Если нас интересует, что именно приводит к вызову `MessageBox()` с определенным текстом, то первое что можно попробовать сделать: найти в сегменте данных этот текст, найти ссылки на него, и найти, откуда может передаться управление к интересующему нас вызову `MessageBox()`.

Если речь идет о компьютерной игре, и нам интересно какие события в ней более-менее случайны, мы можем найти функцию `rand()` или её заменитель (как алгоритм Mersenne twister), и посмотреть, из каких мест эта функция вызывается и что самое главное: как используется результат этой функции. Один пример: 75.

Но если это не игра, а `rand()` используется, то также весьма любопытно, зачем. Бывают неожиданные случаи вроде использования `rand()` в алгоритме для сжатия данных (для имитации шифрования): blog.yurichev.com.

56.1. Часто используемые функции Windows API

Это функции которые можно увидеть в числе импортируемых. Но также нельзя забывать, что далеко не все они были использованы в коде написанном автором. Немалая часть может вызываться из библиотечных функций и CRT-кода.

- Работа с реестром (advapi32.dll): RegEnumKeyEx[4] [5], RegEnumValue[6] [5], RegGetValue[7] [5], RegOpenKeyEx[8] [5], RegQueryValueEx[9] [5].
- Работа с текстовыми .ini-файлами (kernel32.dll): GetPrivateProfileString [10] [5].
- Диалоговые окна (user32.dll): MessageBox [11] [5], MessageBoxEx [12] [5], SetDlgItemText [13] [5], GetDlgItemText [14] [5].
- Работа с ресурсами (68.2.8 (стр. 717)) : (user32.dll): LoadMenu [15] [5].

[1] http://go.yurichev.com/17301
[2] http://go.yurichev.com/17303
[3] Application programming interface
[4] MSDN
[5] Может иметь суффикс -A для ASCII-версии и -W для Unicode-версии
[6] MSDN
[7] MSDN
[8] MSDN
[9] MSDN
[10] MSDN
[11] MSDN
[12] MSDN
[13] MSDN
[14] MSDN
[15] MSDN

- Работа с TCP/IP-сетью (ws2_32.dll): WSARecv [16], WSASend [17].
- Работа с файлами (kernel32.dll): CreateFile [18] [5], ReadFile [19], ReadFileEx [20], WriteFile [21], WriteFileEx [22].
- Высокоуровневая работа с Internet (wininet.dll): WinHttpOpen [23].
- Проверка цифровой подписи исполняемого файла (wintrust.dll): WinVerifyTrust [24].
- Стандартная библиотека MSVC (в случае динамического связывания) (msvcr*.dll): assert, itoa, ltoa, open, printf, read, strcmp, atol, atoi, fopen, fread, fwrite, memcmp, rand, strlen, strstr, strchr.

56.2. tracer: Перехват всех функций в отдельном модуле

В tracer есть поддержка точек останова INT3, хотя и срабатывающие только один раз, но зато их можно установить на все сразу функции в некоей DLL.

```
--one-time-INT3-bp:somedll.dll!.*
```

Либо, поставим INT3-прерывание на все функции, имена которых начинаются с префикса xml:

```
--one-time-INT3-bp:somedll.dll!xml.*
```

В качестве обратной стороны медали, такие прерывания срабатывают только один раз.

Tracer покажет вызов какой-либо функции, если он случится, но только один раз. Еще один недостаток — увидеть аргументы функции также нельзя.

Тем не менее, эта возможность очень удобна для тех ситуаций, когда вы знаете что некая программа использует некую DLL, но не знаете какие именно функции в этой DLL. И функций много.

Например, попробуем узнать, что использует cygwin-утилита uptime:

```
tracer -l:uptime.exe --one-time-INT3-bp:cygwin1.dll!.*
```

Так мы можем увидеть все функции из библиотеки cygwin1.dll, которые были вызваны хотя бы один раз, и откуда:

```
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!__main (called from uptime.exe!OEP+0x6d (0x40106d))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!_geteuid32 (called from uptime.exe!OEP+0xba3 (0x401ba3))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!_getuid32 (called from uptime.exe!OEP+0xbaa (0x401baa))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!_getegid32 (called from uptime.exe!OEP+0xcb7 (0x401cb7))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!_getgid32 (called from uptime.exe!OEP+0xcbe (0x401cbe))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!sysconf (called from uptime.exe!OEP+0x735 (0x401735))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!setlocale (called from uptime.exe!OEP+0x7b2 (0x4017b2))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!_open64 (called from uptime.exe!OEP+0x994 (0x401994))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!_lseek64 (called from uptime.exe!OEP+0x7ea (0x4017ea))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!read (called from uptime.exe!OEP+0x809 (0x401809))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!sscanf (called from uptime.exe!OEP+0x839 (0x401839))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!uname (called from uptime.exe!OEP+0x139 (0x401139))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!time (called from uptime.exe!OEP+0x22e (0x40122e))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!localtime (called from uptime.exe!OEP+0x236 (0x401236))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!sprintf (called from uptime.exe!OEP+0x25a (0x40125a))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!setutent (called from uptime.exe!OEP+0x3b1 (0x4013b1))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!getutent (called from uptime.exe!OEP+0x3c5 (0x4013c5))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!endutent (called from uptime.exe!OEP+0x3e6 (0x4013e6))
One-time INT3 breakpoint: cygwin1.dll!puts (called from uptime.exe!OEP+0x4c3 (0x4014c3))
```

[16] MSDN
[17] MSDN
[18] MSDN
[19] MSDN
[20] MSDN
[21] MSDN
[22] MSDN
[23] MSDN
[24] MSDN

Глава 57

Строки

57.1. Текстовые строки

57.1.1. Си/Си++

Обычные строки в Си заканчиваются нулем (ASCIIZ-строки).

Причина, почему формат строки в Си именно такой (оканчивающийся нулем) вероятно историческая . В [Rit79] мы можем прочитать:

> A minor difference was that the unit of I/O was the word, not the byte, because the PDP-7 was a word-addressed machine. In practice this meant merely that all programs dealing with character streams ignored null characters, because null was used to pad a file to an even number of characters.

Строки выглядят в Hiew или FAR Manager точно так же :

```
int main()
{
        printf ("Hello, world!\n");
};
```



Рис. 57.1: Hiew

57.1.2. Borland Delphi

Когда кодируются строки в Pascal и Delphi, сама строка предваряется 8-битным или 32-битным значением, в котором закодирована длина строки.

Например:

Листинг 57.1: Delphi

```
CODE:00518AC8                 dd 19h
CODE:00518ACC aLoading___Plea db 'Loading... , please wait.',0

...
```

```
CODE:00518AFC                 dd 10h
CODE:00518B00 aPreparingRun__ db 'Preparing run...',0
```

57.1.3. Unicode

Нередко уникодом называют все способы передачи символов, когда символ занимает 2 байта или 16 бит . Это распространенная терминологическая ошибка. Уникод — это стандарт, присваивающий номер каждому символу многих письменностей мира, но не описывающий способ кодирования.

Наиболее популярные способы кодирования: UTF-8 (наиболее часто используется в Интернете и *NIX-системах) и UTF-16LE (используется в Windows).

UTF-8

UTF-8 это один из очень удачных способов кодирования символов. Все символы латиницы кодируются так же, как и в ASCII-кодировке, а символы, выходящие за пределы ASCII-7-таблицы, кодируются несколькими байтами. 0 кодируется, как и прежде, нулевыми байтом, так что все стандартные функции Си продолжают работать с UTF-8-строками так же как и с обычными строками.

Посмотрим, как символы из разных языков кодируются в UTF-8 и как это выглядит в FAR, в кодировке 437 [1]:

```
How much? 100€?

(English) I can eat glass and it doesn't hurt me.
(Greek) Μπορώ να φάω σπασμένα γυαλιά χωρίς να πάθω τίποτα.
(Hungarian) Meg tudom enni az üveget, nem lesz tőle bajom.
(Icelandic) Ég get etið gler án þess að meiða mig.
(Polish) Mogę jeść szkło i mi nie szkodzi.
(Russian) Я могу есть стекло, оно мне не вредит.
(Arabic): أنا قادر على أكل الزجاج و هذا لا يؤلمني.
(Hebrew): אני יכול לאכול זכוכית וזה לא מזיק לי.
(Chinese) 我能吞下玻璃而不伤身体。
(Japanese) 私はガラスを食べられます。それは私を傷つけません。
(Hindi) मैं काँच खा सकता हूँ और मुझे उससे कोई चोट नहीं पहुंचती.
```



Рис. 57.2: FAR: UTF-8

Видно, что строка на английском языке выглядит точно так же, как и в ASCII-кодировке . В венгерском языке используются латиница плюс латинские буквы с диакритическими знаками . Здесь видно, что эти буквы кодируются несколькими байтами, они подчеркнуты красным . То же самое с исландским и польским языками. В самом начале имеется также символ валюты «Евро», который кодируется тремя байтами. Остальные системы письма здесь никак не связаны с латиницей . По крайней мере о русском, арабском, иврите и хинди мы можем сказать, что здесь видны повторяющиеся байты, что

[1] Пример и переводы на разные языки были взяты здесь: http://go.yurichev.com/17304

не удивительно, ведь, обычно буквы из одной и той же системы письменности расположены в одной или нескольких таблицах уникода, поэтому часто их коды начинаются с одних и тех же цифр .

В самом начале, перед строкой «How much?», видны три байта, которые на самом деле BOM[2] . BOM показывает, какой способ кодирования будет сейчас использоваться.

UTF-16LE

Многие функции win32 в Windows имееют суффикс -A и -W. Первые функции работают с обычными строками, вторые с UTF-16LE-строками (*wide*). Во втором случае, каждый символ обычно хранится в 16-битной переменной типа *short* .

Строки с латинскими буквами выглядят в Hiew или FAR как перемежающиеся с нулевыми байтами :

```
int wmain()
{
        wprintf (L"Hello, world!\n");
};
```



Рис. 57.3: Hiew

Подобное можно часто увидеть в системных файлах Windows NT:



Рис. 57.4: Hiew

В IDA, уникодом называется именно строки с символами, занимающими 2 байта:

```
.data:0040E000 aHelloWorld:
.data:0040E000                 unicode 0, <Hello, world!>
.data:0040E000                 dw 0Ah, 0
```

Вот как может выглядеть строка на русском языке («И снова здравствуйте!») закодированная в UTF-16LE:

[2] Byte order mark



Рис. 57.5: Hiew: UTF-16LE

То что бросается в глаза — это то что символы перемежаются ромбиками (который имеет код 4) . Действительно, в уникоде кирилличные символы находятся в четвертом блоке [3]. Таким образом, все кирилличные символы в UTF-16LE находятся в диапазоне 0x400-0x4FF.

Вернемся к примеру, где одна и та же строка написана разными языками. Здесь посмотрим в кодировке UTF-16LE.



Рис. 57.6: FAR: UTF-16LE

Здесь мы также видим BOM в самом начале. Все латинские буквы перемежаются с нулевыми байтом. Некоторые буквы с диакритическими знаками (венгерский и исландский языки) также подчеркнуты красным.

[3] wikipedia

57.1.4. Base64

Кодировка base64 очень популярна в тех случаях, когда нужно передать двоичные данные как текстовую строку. По сути, этот алгоритм кодирует 3 двоичных байта в 4 печатаемых символа: все 26 букв латинского алфавита (в обоих регистрах), цифры, знак плюса («+») и слэша («/»), в итоге это получается 64 символа.

Одна отличительная особенность строк в формате base64, это то что они часто (хотя и не всегда) заканчиваются одним или двумя символами знака равенства («=») для выравнивания, например:

```
AVjbbVSVfcUMu1xvjaMgjNtueRwBbxnyJw8dpGnLW8ZW8aKG3v4YOicuQT+qEJAp9lAOuWs=
```

```
WVjbbVSVfcUMu1xvjaMgjNtueRwBbxnyJw8dpGnLW8ZW8aKG3v4YOicuQT+qEJAp9lAOuQ==
```

Так что знак равенства («=») никогда не встречается в середине строк закодированных в base64.

57.2. Сообщения об ошибках и отладочные сообщения

Очень сильно помогают отладочные сообщения, если они имеются. В некотором смысле, отладочные сообщения, это отчет о том, что сейчас происходит в программе. Зачастую, это `printf()`-подобные функции, которые пишут куда-нибудь в лог, а бывает так что и не пишут ничего, но вызовы остались, так как эта сборка — не отладочная, а *release*. Если в отладочных сообщениях дампятся значения некоторых локальных или глобальных переменных, это тоже может помочь, как минимум, узнать их имена. Например, в Oracle RDBMS одна из таких функций: `ksdwrt()`.

Осмысленные текстовые строки вообще очень сильно могут помочь. Дизассемблер IDA может сразу указать, из какой функции и из какого её места используется эта строка. Встречаются и смешные случаи [4].

Сообщения об ошибках также могут помочь найти то что нужно. В Oracle RDBMS сигнализация об ошибках проходит при помощи вызова некоторой группы функций.
Тут еще немного об этом : blog.yurichev.com.

Можно довольно быстро найти, какие функции сообщают о каких ошибках, и при каких условиях. Это, кстати, одна из причин, почему в защите софта от копирования, бывает так, что сообщение об ошибке заменяется невнятным кодом или номером ошибки. Мало кому приятно, если взломщик быстро поймет, из-за чего именно срабатывает защита от копирования, просто по сообщению об ошибке.

Один из примеров шифрования сообщений об ошибке, здесь: 78.2 (стр. 778).

57.3. Подозрительные магические строки

Некоторые магические строки, используемые в бэкдорах выглядят очень подозрительно. Например, в домашних роутерах TP-Link WR740 был бэкдор [5]. Бэкдор активировался при посещении следующего URL:
`http://192.168.0.1/userRpmNatDebugRpm26525557/start_art.html`.
Действительно, строка «userRpmNatDebugRpm26525557» присутствует в прошивке. Эту строку нельзя было нагуглить до распространения информации о бэкдоре. Вы не найдете ничего такого ни в одном RFC[6]. Вы не найдете ни одного алгоритма, который бы использовал такие странные последовательности байт. И это не выглядит как сообщение об ошибке, или отладочное сообщение. Так что проверить использование подобных странных строк — это всегда хорошая идея.

Иногда такие строки кодируются при помощи base64[7]. Так что неплохая идея их всех декодировать и затем просмотреть глазами, пусть даже бегло.

Более точно, такой метод сокрытия бэкдоров называется «security through obscurity» (безопасность через запутанность).

[4] blog.yurichev.com
[5] `http://sekurak.pl/tp-link-httptftp-backdoor/`, на русском: `http://m.habrahabr.ru/post/172799/`
[6] Request for Comments
[7] Например, бэкдор в кабельном модеме Arris: `http://www.securitylab.ru/analytics/461497.php`

Глава 58

Вызовы assert()

Может также помочь наличие `assert()` в коде: обычно этот макрос оставляет название файла-исходника, номер строки, и условие.

Наиболее полезная информация содержится в assert-условии, по нему можно судить по именам переменных или именам полей структур. Другая полезная информация — это имена файлов, по их именам можно попытаться предположить, что там за код. Также, по именам файлов можно опознать какую-либо очень известную опен-сорсную библиотеку.

Листинг 58.1: Пример информативных вызовов assert()

```
.text:107D4B29 mov  dx, [ecx+42h]
.text:107D4B2D cmp  edx, 1
.text:107D4B30 jz   short loc_107D4B4A
.text:107D4B32 push 1ECh
.text:107D4B37 push offset aWrite_c ; "write.c"
.text:107D4B3C push offset aTdTd_planarcon ; "td->td_planarconfig == PLANARCONFIG_CON"...
.text:107D4B41 call ds:_assert

...

.text:107D52CA mov  edx, [ebp-4]
.text:107D52CD and  edx, 3
.text:107D52D0 test edx, edx
.text:107D52D2 jz   short loc_107D52E9
.text:107D52D4 push 58h
.text:107D52D6 push offset aDumpmode_c ; "dumpmode.c"
.text:107D52DB push offset aN30     ; "(n & 3) == 0"
.text:107D52E0 call ds:_assert

...

.text:107D6759 mov  cx, [eax+6]
.text:107D675D cmp  ecx, 0Ch
.text:107D6760 jle  short loc_107D677A
.text:107D6762 push 2D8h
.text:107D6767 push offset aLzw_c   ; "lzw.c"
.text:107D676C push offset aSpLzw_nbitsBit ; "sp->lzw_nbits <= BITS_MAX"
.text:107D6771 call ds:_assert
```

Полезно «гуглить» и условия и имена файлов, это может вывести вас к опен-сорсной бибилотеке. Например, если «погуглить» «sp->lzw_nbits <= BITS_MAX», это вполне предсказуемо выводит на опенсорсный код, что-то связанное с LZW-компрессией.

Глава 59

Константы

Люди, включая программистов, часто используют круглые числа вроде 10, 100, 1000, в т.ч. и в коде.

Практикующие реверсеры, обычно, хорошо знают их в шестнадцатеричном представлении : 10=0xA, 100=0x64, 1000=0x3E8, 10000=0x2710.

Иногда попадаются константы 0xAAAAAAAA (10101010101010101010101010101010) и 0x55555555 (01010101010101010101010101010101) — это чередующиеся биты. Это помогает отличить некоторый сигнал от сигнала где все биты включены (1111 ...) или выключены (0000 ...). Например, константа 0x55AA используется как минимум в бут-секторе, MBR[1], и в ПЗУ[2] плат-расширений IBM-компьютеров.

Некоторые алгоритмы, особенно криптографические, используют хорошо различимые константы, которые при помощи IDA легко находить в коде.

Например, алгоритм MD5[3] инициализирует свои внутренние переменные так:

```
var int h0 := 0x67452301
var int h1 := 0xEFCDAB89
var int h2 := 0x98BADCFE
var int h3 := 0x10325476
```

Если в коде найти использование этих четырех констант подряд — очень высокая вероятность что эта функция имеет отношение к MD5.

Еще такой пример это алгоритмы CRC16/CRC32, часто, алгоритмы вычисления контрольной суммы по CRC используют заранее заполненные таблицы, вроде:

Листинг 59.1: linux/lib/crc16.c

```
/** CRC table for the CRC-16. The poly is 0x8005 (x^16 + x^15 + x^2 + 1) */
u16 const crc16_table[256] = {
        0x0000, 0xC0C1, 0xC181, 0x0140, 0xC301, 0x03C0, 0x0280, 0xC241,
        0xC601, 0x06C0, 0x0780, 0xC741, 0x0500, 0xC5C1, 0xC481, 0x0440,
        0xCC01, 0x0CC0, 0x0D80, 0xCD41, 0x0F00, 0xCFC1, 0xCE81, 0x0E40,
        ...
```

См. также таблицу CRC32: 37 (стр. 491).

59.1. Magic numbers

Немало форматов файлов определяет стандартный заголовок файла где используются *magic number*[4], один или даже несколько.

Скажем, все исполняемые файлы для Win32 и MS-DOS начинаются с двух символов «MZ»[5].

В начале MIDI-файла должно быть «MThd». Если у нас есть использующая для чего-нибудь MIDI-файлы программа очень вероятно, что она будет проверять MIDI-файлы на правильность хотя бы проверяя первые 4 байта.

Это можно сделать при помощи:

[1] Master Boot Record
[2] Постоянное запоминающее устройство
[3] wikipedia
[4] wikipedia
[5] wikipedia

(*buf* указывает на начало загруженного в память файла)

```
cmp [buf], 0x6468544D ; "MThd"
jnz _error_not_a_MIDI_file
```

...либо вызвав функцию сравнения блоков памяти `memcmp()` или любой аналогичный код, вплоть до инструкции CMPSB (A.6.3 (стр. 968)) .

Найдя такое место мы получаем как минимум информацию о том, где начинается загрузка MIDI-файла, во-вторых, мы можем увидеть где располагается буфер с содержимым файла, и что еще оттуда берется, и как используется.

59.1.1. DHCP

Это касается также и сетевых протоколов. Например, сетевые пакеты протокола DHCP содержат так называемую *magic cookie*: 0x63538263. Какой-либо код, генерирующий пакеты по протоколу DHCP где-то и как-то должен внедрять в пакет также и эту константу. Найдя её в коде мы сможем найти место где происходит это и не только это. Любая программа, получающая DHCP-пакеты, должна где-то как-то проверять *magic cookie*, сравнивая это поле пакета с константой.

Например, берем файл dhcpcore.dll из Windows 7 x64 и ищем эту константу. И находим, два раза: оказывается, эта константа используется в функциях с красноречивыми названиями `DhcpExtractOptionsForValidation()` и `DhcpExtractFullO`

Листинг 59.2: dhcpcore.dll (Windows 7 x64)

```
.rdata:000007FF6483CBE8 dword_7FF6483CBE8 dd 63538263h          ; DATA XREF: ↙
    ↳ DhcpExtractOptionsForValidation+79
.rdata:000007FF6483CBEC dword_7FF6483CBEC dd 63538263h          ; DATA XREF: DhcpExtractFullOptions+97
```

А вот те места в функциях где происходит обращение к константам:

Листинг 59.3: dhcpcore.dll (Windows 7 x64)

```
.text:000007FF6480875F  mov     eax, [rsi]
.text:000007FF64808761  cmp     eax, cs:dword_7FF6483CBE8
.text:000007FF64808767  jnz     loc_7FF64817179
```

И:

Листинг 59.4: dhcpcore.dll (Windows 7 x64)

```
.text:000007FF648082C7  mov     eax, [r12]
.text:000007FF648082CB  cmp     eax, cs:dword_7FF6483CBEC
.text:000007FF648082D1  jnz     loc_7FF648173AF
```

59.2. Поиск констант

В IDA это очень просто, Alt-B или Alt-I. А для поиска константы в большом количестве файлов, либо для поиска их в неисполняемых файлах, имеется небольшая утилита *binary grep*[6].

[6] GitHub

Глава 60

Поиск нужных инструкций

Если программа использует инструкции сопроцессора, и их не очень много, то можно попробовать вручную проверить отладчиком какую-то из них.

К примеру, нас может заинтересовать, при помощи чего Microsoft Excel считает результаты формул, введенных пользователем. Например, операция деления.

Если загрузить excel.exe (из Office 2010) версии 14.0.4756.1000 в IDA, затем сделать полный листинг и найти все инструкции FDIV (но кроме тех, которые в качестве второго операнда используют константы — они, очевидно, не подходят нам):

```
cat EXCEL.lst | grep fdiv | grep -v dbl_ > EXCEL.fdiv
```

...то окажется, что их всего 144.

Мы можем вводить в Excel строку вроде `=(1/3)` и проверить все эти инструкции.

Проверяя каждую инструкцию в отладчике или tracer (проверять эти инструкции можно по 4 за раз), окажется, что нам везет и срабатывает всего лишь 14-я по счету:

```
.text:3011E919 DC 33                                fdiv    qword ptr [ebx]
```

```
PID=13944|TID=28744|(0) 0x2f64e919 (Excel.exe!BASE+0x11e919)
EAX=0x02088006 EBX=0x02088018 ECX=0x00000001 EDX=0x00000001
ESI=0x02088000 EDI=0x00544804 EBP=0x0274FA3C ESP=0x0274F9F8
EIP=0x2F64E919
FLAGS=PF IF
FPU ControlWord=IC RC=NEAR PC=64bits PM UM OM ZM DM IM
FPU StatusWord=
FPU ST(0): 1.000000
```

В `ST(0)` содержится первый аргумент (1), второй содержится в `[EBX]`.

Следующая за FDIV инструкция (FSTP) записывает результат в память:

```
.text:3011E91B DD 1E                                fstp    qword ptr [esi]
```

Если поставить breakpoint на ней, то мы можем видеть результат:

```
PID=32852|TID=36488|(0) 0x2f40e91b (Excel.exe!BASE+0x11e91b)
EAX=0x00598006 EBX=0x00598018 ECX=0x00000001 EDX=0x00000001
ESI=0x00598000 EDI=0x00294804 EBP=0x026CF93C ESP=0x026CF8F8
EIP=0x2F40E91B
FLAGS=PF IF
FPU ControlWord=IC RC=NEAR PC=64bits PM UM OM ZM DM IM
FPU StatusWord=C1 P
FPU ST(0): 0.333333
```

А также, в рамках пранка[1], модифицировать его на лету:

[1] practical joke

```
tracer -l:excel.exe bpx=excel.exe!BASE+0x11E91B,set(st0,666)
```

```
PID=36540|TID=24056|(0) 0x2f40e91b (Excel.exe!BASE+0x11e91b)
EAX=0x00680006 EBX=0x00680018 ECX=0x00000001 EDX=0x00000001
ESI=0x00680000 EDI=0x00395404 EBP=0x0290FD9C ESP=0x0290FD58
EIP=0x2F40E91B
FLAGS=PF IF
FPU ControlWord=IC RC=NEAR PC=64bits PM UM OM ZM DM IM
FPU StatusWord=C1 P
FPU ST(0): 0.333333
Set ST0 register to 666.000000
```

Excel показывает в этой ячейке 666, что окончательно убеждает нас в том, что мы нашли нужное место.



Рис. 60.1: Пранк сработал

Если попробовать ту же версию Excel, только x64, то окажется что там инструкций FDIV всего 12, причем нужная нам — третья по счету.

```
tracer.exe -l:excel.exe bpx=excel.exe!BASE+0x1B7FCC,set(st0,666)
```

Видимо, все дело в том, что много операций деления переменных типов *float* и *double* компилятор заменил на SSE-инструкции вроде DIVSD, коих здесь теперь действительно много (DIVSD присутствует в количестве 268 инструкций).

Глава 61

Подозрительные паттерны кода

61.1. Инструкции XOR

Инструкции вроде XOR op, op (например, XOR EAX, EAX) обычно используются для обнуления регистра, однако, если операнды разные, то применяется операция именно «исключающего или». Эта операция очень редко применяется в обычном программировании, но применяется очень часто в криптографии, включая любительскую. Особенно подозрительно, если второй операнд — это большое число. Это может указывать на шифрование, вычисление контрольной суммы, и т.д.

Одно из исключений из этого наблюдения о котором стоит сказать, то, что генерация и проверка значения «канарейки» (18.3 (стр. 282)) часто происходит, используя инструкцию XOR.

Этот AWK-скрипт можно использовать для обработки листингов (.lst) созданных IDA :

```
gawk -e '$2=="xor" { tmp=substr($3, 0, length($3)-1); if (tmp!=$4) if($4!="esp") if ($4!="ebp") { ↙
    ↳ print $1, $2, tmp, ",", $4 } }' filename.lst
```

Нельзя также забывать, что если использовать подобный скрипт, то, возможно, он захватит и неверно дизассемблированный код (49 (стр. 554)).

61.2. Вручную написанный код на ассемблере

Современные компиляторы не генерируют инструкции LOOP и RCL. С другой стороны, эти инструкции хорошо знакомы кодерам, предпочитающим писать прямо на ассемблере. Подобные инструкции отмечены как (M) в списке инструкций в приложении: A.6 (стр. 963). Если такие инструкции встретились, можно сказать с какой-то вероятностью, что этот фрагмент кода написан вручную.

Также, пролог/эпилог функции обычно не встречается в ассемблерном коде, написанном вручную.

Как правило, в вручную написанном коде, нет никакого четкого метода передачи аргументов в функцию .

Пример из ядра Windows 2003 (файл ntoskrnl.exe):

```
MultiplyTest proc near               ; CODE XREF: Get386Stepping
             xor     cx, cx
loc_620555:                          ; CODE XREF: MultiplyTest+E
             push    cx
             call    Multiply
             pop     cx
             jb      short locret_620563
             loop    loc_620555
             clc
locret_620563:                       ; CODE XREF: MultiplyTest+C
             retn
MultiplyTest endp

Multiply     proc near               ; CODE XREF: MultiplyTest+5
             mov     ecx, 81h
             mov     eax, 417A000h
```

```
            mul     ecx
            cmp     edx, 2
            stc
            jnz     short locret_62057F
            cmp     eax, 0FE7A000h
            stc
            jnz     short locret_62057F
            clc
locret_62057F:                      ; CODE XREF: Multiply+10
                                    ; Multiply+18
            retn
Multiply    endp
```

Действительно, если заглянуть в исходные коды WRK[1] v1.2, данный код можно найти в файле *WRK-v1.2\base\ntos\ke\i386\cpu.asm*.

[1]Windows Research Kernel

Глава 62

Использование magic numbers для трассировки

Нередко бывает нужно узнать, как используется то или иное значение, прочитанное из файла либо взятое из пакета, принятого по сети. Часто, ручное слежение за нужной переменной это трудный процесс. Один из простых методов (хотя и не полностью надежный на 100%) это использование вашей собственной *magic number*.

Это чем-то напоминает компьютерную томографию: пациенту перед сканированием вводят в кровь рентгеноконтрастный препарат, хорошо отсвечивающий в рентгеновских лучах. Известно, как кровь нормального человека расходится, например, по почкам, и если в этой крови будет препарат, то при томографии будет хорошо видно, достаточно ли хорошо кровь расходится по почкам и нет ли там камней, например, и прочих образований.

Мы можем взять 32-битное число вроде `0x0badf00d`, либо чью-то дату рождения вроде `0x11101979` и записать это, занимающее 4 байта число, в какое-либо место файла используемого исследуемой нами программой.

Затем, при трассировки этой программы, в том числе, при помощи tracer в режиме *code coverage*, а затем при помощи *grep* или простого поиска по текстовому файлу с результатами трассировки, мы можем легко увидеть, в каких местах кода использовалось это значение, и как.

Пример результата работы tracer в режиме *cc*, к которому легко применить утилиту *grep*:

```
0x150bf66 (_kziaia+0x14), e=       1 [MOV EBX, [EBP+8]] [EBP+8]=0xf59c934
0x150bf69 (_kziaia+0x17), e=       1 [MOV EDX, [69AEB08h]] [69AEB08h]=0
0x150bf6f (_kziaia+0x1d), e=       1 [FS: MOV EAX, [2Ch]]
0x150bf75 (_kziaia+0x23), e=       1 [MOV ECX, [EAX+EDX*4]] [EAX+EDX*4]=0xf1ac360
0x150bf78 (_kziaia+0x26), e=       1 [MOV [EBP-4], ECX] ECX=0xf1ac360
```

Это справедливо также и для сетевых пакетов. Важно только, чтобы наш *magic number* был как можно более уникален и не присутствовал в самом коде.

Помимо tracer, такой эмулятор MS-DOS как DosBox, в режиме heavydebug, может писать в отчет информацию обо всех состояниях регистра на каждом шаге исполнения программы[1], так что этот метод может пригодиться и для исследования программ под DOS.

[1] См. также мой пост в блоге об этой возможности в DosBox: blog.yurichev.com

Глава 63

Прочее

63.1. Общая идея

Нужно стараться как можно чаще ставить себя на место программиста и задавать себе вопрос, как бы вы сделали ту или иную вещь в этом случае и в этой программе.

63.2. Си++

RTTI (51.1.5 (стр. 578))-информация также может быть полезна для идентификации классов в Си++.

63.3. Некоторые паттерны в бинарных файлах

Иногда мы можем легко заметить массив 16/32/64-битных значений визуально, в шестнадцатеричном редакторе. Вот пример очень типичного MIPS-кода. Как мы наверное помним, каждая инструкция в MIPS (а также в ARM в режиме ARM, или ARM64) имеет длину 32 бита (или 4 байта), так что такой код это массив 32-битных значений. Глядя на этот скриншот, можно увидеть некий узор. Вертикальные красные линии добавлены для ясности:



Рис. 63.1: Hiew: очень типичный код для MIPS

Еще пример таких файлов в этой книге: 86 (стр. 878).

63.4. Сравнение «снимков» памяти

Метод простого сравнения двух снимков памяти для поиска изменений часто применялся для взлома игр на 8-битных компьютерах и взлома файлов с записанными рекордными очками.

К примеру, если вы имеете загруженную игру на 8-битном компьютере (где самой памяти не очень много, но игра занимает еще меньше), и вы знаете что сейчас у вас, условно, 100 пуль, вы можете сделать «снимок» всей памяти и сохранить где-то. Затем просто стреляете куда угодно, у вас станет 99 пуль, сделать второй «снимок», и затем сравнить эти два снимка: где-то наверняка должен быть байт, который в начале был 100, а затем стал 99. Если учесть, что игры на тех маломощных домашних компьютерах обычно были написаны на ассемблере и подобные переменные там были глобальные, то можно с уверенностью сказать, какой адрес в памяти всегда отвечает за количество пуль. Если поискать в дизассемблированном коде игры все обращения по этому адресу, несложно найти код, отвечающий за уменьшение пуль и записать туда инструкцию NOP или несколько NOP-в, так мы получим игру в которой у игрока всегда будет 100 пуль, например. А так как игры на тех домашних 8-битных компьютерах всегда загружались по одним и тем же адресам, и версий одной игры редко когда было больше одной продолжительное время, то геймеры-энтузиасты знали, по какому адресу (используя инструкцию языка BASIC POKE) что записать после загрузки игры, чтобы хакнуть её. Это привело к появлению списков «читов» состоящих из инструкций POKE, публикуемых в журналах посвященным 8-битным играм. См. также: wikipedia.

Точно так же легко модифицировать файлы с сохраненными рекордами (кто сколько очков набрал), впрочем, это может сработать не только с 8-битными играми. Нужно заметить, какой у вас сейчас рекорд и где-то сохранить файл с очками. Затем, когда очков станет другое количество, просто сравнить два файла, можно даже DOS-утилитой FC[1] (файлы рекордов, часто, бинарные). Где-то будут отличаться несколько байт, и легко будет увидеть, какие именно отвечают за количество очков. Впрочем, разработчики игр полностью осведомлены о таких хитростях и могут защититься от этого.

[1] утилита MS-DOS для сравнения двух файлов побайтово

В каком-то смысле похожий пример в этой книге здесь : 85 (стр. 871).

63.4.1. Реестр Windows

А еще можно вспомнить сравнение реестра Windows до инсталляции программы и после . Это также популярный метод поиска, какие элементы реестра программа использует. Наверное это причина, почему так популярны shareware-программы для очистки реестра в Windows.

63.4.2. Блинк-компаратор

Сравнение файлов или слепков памяти вообще, немного напоминает блинк-компаратор [2]: устройство, которое раньше использовали астрономы для поиска движущихся небесных объектов. Блинк-компаратор позволял быстро переключаться между двух отснятых в разное время кадров, и астроном мог увидеть разницу визуально. Кстати, при помощи блинк-компаратора, в 1930 был открыт Плутон.

[2] http://go.yurichev.com/17349

Часть VI

Специфичное для ОС

Глава 64

Способы передачи аргументов при вызове функций

64.1. cdecl

Этот способ передачи аргументов через стек чаще всего используется в языках Си/Си++.

Вызывающая функция заталкивает в стек аргументы в обратном порядке: сначала последний аргумент в стек, затем предпоследний, и в самом конце — первый аргумент. Вызывающая функция должна также затем вернуть указатель стека в нормальное состояние, после возврата вызываемой функции.

Листинг 64.1: cdecl

```
push arg3
push arg2
push arg1
call function
add esp, 12 ; returns ESP
```

64.2. stdcall

Это почти то же что и *cdecl*, за исключением того, что вызываемая функция сама возвращает ESP в нормальное состояние, выполнив инструкцию `RET x` вместо RET, где `x = количество_аргументов * sizeof(int)`[1]. Вызывающая функция не будет корректировать указатель стека, там нет инструкции `add esp, x`.

Листинг 64.2: stdcall

```
push arg3
push arg2
push arg1
call function

function:
... do something ...
ret 12
```

Этот способ используется почти везде в системных библиотеках win32, но не в win64 (о win64 смотрите ниже).

Например, мы можем взять функцию из 8.1 (стр. 91) и изменить её немного добавив модификатор `__stdcall`:

```
int __stdcall f2 (int a, int b, int c)
{
        return a*b+c;
};
```

Он будет скомпилирован почти так же как и 8.2 (стр. 91), но вы увидите `RET 12` вместо RET. SP не будет корректироваться в вызывающей функции .

Как следствие, количество аргументов функции легко узнать из инструкции `RETN n` просто разделите n на 4.

[1] Размер переменной типа *int* — 4 в x86-системах и 8 в x64-системах

Листинг 64.3: MSVC 2010

```
_a$ = 8                                                 ; size = 4
_b$ = 12                                                ; size = 4
_c$ = 16                                                ; size = 4
_f2@12  PROC
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        mov     eax, DWORD PTR _a$[ebp]
        imul    eax, DWORD PTR _b$[ebp]
        add     eax, DWORD PTR _c$[ebp]
        pop     ebp
        ret     12                                      ; 0000000cH
_f2@12  ENDP

; ...
        push    3
        push    2
        push    1
        call    _f2@12
        push    eax
        push    OFFSET $SG81369
        call    _printf
        add     esp, 8
```

64.2.1. Функции с переменным количеством аргументов

Функции вроде `printf()`, должно быть, единственный случай функций в Си/Си++ с переменным количеством аргументов, но с их помощью можно легко проследить очень важную разницу между *cdecl* и *stdcall*. Начнем с того, что компилятор знает сколько аргументов было у `printf()`. Однако, вызываемая функция `printf()`, которая уже давно скомпилирована и находится в системной библиотеке MSVCRT.DLL (если говорить о Windows), не знает сколько аргументов ей передали, хотя может установить их количество по строке формата. Таким образом, если бы `printf()` была *stdcall*-функцией и возвращала указатель стека в первоначальное состояние подсчитав количество аргументов в строке формата, это была бы потенциально опасная ситуация, когда одна опечатка программиста могла бы вызывать неожиданные падения программы. Таким образом, для таких функций *stdcall* явно не подходит, а подходит *cdecl*.

64.3. fastcall

Это общее название для передачи некоторых аргументов через регистры, а всех остальных — через стек. На более старых процессорах, это работало потенциально быстрее чем *cdecl/stdcall* (ведь стек в памяти использовался меньше). Впрочем, на современных (намного более сложных) CPU, существенного выигрыша может и не быть.

Это не стандартизированный способ, поэтому разные компиляторы делают это по-своему. Разумеется, если у вас есть, скажем, две DLL, одна использует другую, и обе они собраны с *fastcall* но разными компиляторами, очень вероятно, будут проблемы.

MSVC и GCC передает первый и второй аргумент через ECX и EDX а остальные аргументы через стек.

Указатель стека должен быть возвращен в первоначальное состояние вызываемой функцией, как в случае *stdcall*.

Листинг 64.4: fastcall

```
push arg3
mov edx, arg2
mov ecx, arg1
call function

function:
.. do something ..
ret 4
```

Например, мы можем взять функцию из 8.1 (стр. 91) и изменить её немного добавив модификатор `__fastcall`:

```
int __fastcall f3 (int a, int b, int c)
{
        return a*b+c;
};
```

Вот как он будет скомпилирован:

Листинг 64.5: Оптимизирующий MSVC 2010 /Ob0

```
_c$ = 8                                                 ; size = 4
@f3@12  PROC
; _a$ = ecx
; _b$ = edx
        mov     eax, ecx
        imul    eax, edx
        add     eax, DWORD PTR _c$[esp-4]
        ret     4
@f3@12  ENDP

; ...

        mov     edx, 2
        push    3
        lea     ecx, DWORD PTR [edx-1]
        call    @f3@12
        push    eax
        push    OFFSET $SG81390
        call    _printf
        add     esp, 8
```

Видно, что вызываемая функция сама возвращает SP при помощи инструкции RETN с операндом. Так что и здесь можно легко вычислять количество аргументов.

64.3.1. GCC regparm

Это в некотором роде, развитие *fastcall*[2]. Опцией `-mregparm=x` можно указывать, сколько аргументов компилятор будет передавать через регистры. Максимально 3. В этом случае будут задействованы регистры EAX, EDX и ECX.

Разумеется, если аргументов у функции меньше трех, то будет задействована только часть регистров.

Вызывающая функция возвращает указатель стека в первоначальное состояние.

Для примера, см. (19.1.1 (стр. 317)).

64.3.2. Watcom/OpenWatcom

Здесь это называется «register calling convention». Первые 4 аргумента передаются через регистры EAX, EDX, EBX и ECX. Все остальные — через стек. Эти функции имеют символ подчеркивания, добавленный к концу имени функции, для отличия их от тех, которые имеют другой способ передачи аргументов .

64.4. thiscall

В Си++, это передача в функцию-метод указателя *this* на объект.

В MSVC указатель *this* обычно передается в регистре ECX.

В GCC указатель *this* обычно передается как самый первый аргумент. Таким образом, внутри будет видно: у всех функций-методов на один аргумент больше.

Для примера, см. (51.1.1 (стр. 564)).

64.5. x86-64

64.5.1. Windows x64

В win64 метод передачи всех параметров немного похож на `fastcall`. Первые 4 аргумента записываются в регистры RCX, RDX, R8, R9, а остальные — в стек. Вызывающая функция также должна подготовить место из 32 байт или для

[2] http://go.yurichev.com/17040

четырех 64-битных значений, чтобы вызываемая функция могла сохранить там первые 4 аргумента. Короткие функции могут использовать переменные прямо из регистров, но бóльшие могут сохранять их значения на будущее.

Вызывающая функция должна вернуть указатель стека в первоначальное состояние .

Это же соглашение используется и в системных библиотеках Windows x86-64 (вместо *stdcall* в win32).

Пример:

```
#include <stdio.h>

void f1(int a, int b, int c, int d, int e, int f, int g)
{
        printf ("%d %d %d %d %d %d %d\n", a, b, c, d, e, f, g);
};

int main()
{
        f1(1,2,3,4,5,6,7);
};
```

Листинг 64.6: MSVC 2012 /0b

```
$SG2937 DB      '%d %d %d %d %d %d %d', 0aH, 00H

main    PROC
        sub     rsp, 72                                 ; 00000048H

        mov     DWORD PTR [rsp+48], 7
        mov     DWORD PTR [rsp+40], 6
        mov     DWORD PTR [rsp+32], 5
        mov     r9d, 4
        mov     r8d, 3
        mov     edx, 2
        mov     ecx, 1
        call    f1

        xor     eax, eax
        add     rsp, 72                                 ; 00000048H
        ret     0
main    ENDP

a$ = 80
b$ = 88
c$ = 96
d$ = 104
e$ = 112
f$ = 120
g$ = 128
f1      PROC
$LN3:
        mov     DWORD PTR [rsp+32], r9d
        mov     DWORD PTR [rsp+24], r8d
        mov     DWORD PTR [rsp+16], edx
        mov     DWORD PTR [rsp+8], ecx
        sub     rsp, 72                                 ; 00000048H

        mov     eax, DWORD PTR g$[rsp]
        mov     DWORD PTR [rsp+56], eax
        mov     eax, DWORD PTR f$[rsp]
        mov     DWORD PTR [rsp+48], eax
        mov     eax, DWORD PTR e$[rsp]
        mov     DWORD PTR [rsp+40], eax
        mov     eax, DWORD PTR d$[rsp]
        mov     DWORD PTR [rsp+32], eax
        mov     r9d, DWORD PTR c$[rsp]
        mov     r8d, DWORD PTR b$[rsp]
        mov     edx, DWORD PTR a$[rsp]
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG2937
        call    printf

        add     rsp, 72                                 ; 00000048H
```

```
        ret     0
f1      ENDP
```

Здесь мы легко видим, как 7 аргументов передаются: 4 через регистры и остальные 3 через стек . Код пролога функции f1() сохраняет аргументы в «scratch space» — место в стеке предназначенное именно для этого . Это делается потому что компилятор может быть не уверен, достаточно ли ему будет остальных регистров для работы исключая эти 4, которые иначе будут заняты аргументами до конца исполнения функции . Выделение «scratch space» в стеке лежит на ответственности вызывающей функции.

Листинг 64.7: Оптимизирующий MSVC 2012 /Ob

```
$SG2777 DB      '%d %d %d %d %d %d %d', 0aH, 00H

a$ = 80
b$ = 88
c$ = 96
d$ = 104
e$ = 112
f$ = 120
g$ = 128
f1      PROC
$LN3:
        sub     rsp, 72                                 ; 00000048H

        mov     eax, DWORD PTR g$[rsp]
        mov     DWORD PTR [rsp+56], eax
        mov     eax, DWORD PTR f$[rsp]
        mov     DWORD PTR [rsp+48], eax
        mov     eax, DWORD PTR e$[rsp]
        mov     DWORD PTR [rsp+40], eax
        mov     DWORD PTR [rsp+32], r9d
        mov     r9d, r8d
        mov     r8d, edx
        mov     edx, ecx
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG2777
        call    printf

        add     rsp, 72                                 ; 00000048H
        ret     0
f1      ENDP

main    PROC
        sub     rsp, 72                                 ; 00000048H

        mov     edx, 2
        mov     DWORD PTR [rsp+48], 7
        mov     DWORD PTR [rsp+40], 6
        lea     r9d, QWORD PTR [rdx+2]
        lea     r8d, QWORD PTR [rdx+1]
        lea     ecx, QWORD PTR [rdx-1]
        mov     DWORD PTR [rsp+32], 5
        call    f1

        xor     eax, eax
        add     rsp, 72                                 ; 00000048H
        ret     0
main    ENDP
```

Если компилировать этот пример с оптимизацией, то выйдет почти то же самое, только «scratch space» не используется, потому что незачем.

Обратите также внимание на то как MSVC 2012 оптимизирует примитивную загрузку значений в регистры используя LEA (A.6.2 (стр. 965)) . Трудно сказать, стоит ли оно того, но может быть.

Еще один пример подобного: 74.1 (стр. 752).

Windows x64: Передача *this* (Си/Си++)

Указатель *this* передается через RCX, первый аргумент метода через RDX, и т.д. Для примера, см. также: 51.1.1 (стр. 566).

64.5.2. Linux x64

Метод передачи аргументов в Linux для x86-64 почти такой же, как и в Windows, но 6 регистров используется вместо 4 (RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9), и здесь нет «scratch space», но callee может сохранять значения регистров в стеке, если ему это нужно.

Листинг 64.8: Оптимизирующий GCC 4.7.3

```
.LC0:
        .string "%d %d %d %d %d %d %d\n"
f1:
        sub     rsp, 40
        mov     eax, DWORD PTR [rsp+48]
        mov     DWORD PTR [rsp+8], r9d
        mov     r9d, ecx
        mov     DWORD PTR [rsp], r8d
        mov     ecx, esi
        mov     r8d, edx
        mov     esi, OFFSET FLAT:.LC0
        mov     edx, edi
        mov     edi, 1
        mov     DWORD PTR [rsp+16], eax
        xor     eax, eax
        call    __printf_chk
        add     rsp, 40
        ret
main:
        sub     rsp, 24
        mov     r9d, 6
        mov     r8d, 5
        mov     DWORD PTR [rsp], 7
        mov     ecx, 4
        mov     edx, 3
        mov     esi, 2
        mov     edi, 1
        call    f1
        add     rsp, 24
        ret
```

N.B.: здесь значения записываются в 32-битные части регистров (например EAX) а не в весь 64-битный регистр (RAX). Это связано с тем что в x86-64, запись в младшую 32-битную часть 64-битного регистра автоматически обнуляет старшие 32 бита. Вероятно, это так решили в AMD для упрощения портирования кода под x86-64.

64.6. Возвращение переменных типа *float*, *double*

Во всех соглашениях кроме Win64, переменная типа *float* или *double* возвращается через регистр FPU ST(0).

В Win64 переменные типа *float* и *double* возвращаются в младших 16-и или 32-х битах регистра XMM0.

64.7. Модификация аргументов

Иногда программисты на Си/Си++ (и не только этих ЯП) задаются вопросом, что может случиться, если модифицировать аргументы? Ответ прост: аргументы хранятся в стеке, именно там и будет происходит модификация. А вызывающие функции не использует их после вызова функции (автор этих строк никогда не видел в своей практике обратного случая).

```
#include <stdio.h>

void f(int a, int b)
{
        a=a+b;
        printf ("%d\n", a);
};
```

Листинг 64.9: MSVC 2012

```
_a$ = 8                                                 ; size = 4
```

```
_b$ = 12                                                ; size = 4
_f      PROC
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        mov     eax, DWORD PTR _a$[ebp]
        add     eax, DWORD PTR _b$[ebp]
        mov     DWORD PTR _a$[ebp], eax
        mov     ecx, DWORD PTR _a$[ebp]
        push    ecx
        push    OFFSET $SG2938 ; '%d', 0aH
        call    _printf
        add     esp, 8
        pop     ebp
        ret     0
_f      ENDP
```

Следовательно, модифицировать аргументы функции можно запросто. Разумеется, если это не *references* в Си++ (51.3 (стр. 580)), и если вы не модифицируете данные по указателю, то эффект не будет распространяться за пределами текущей функции .

Теоретически, после возврата из callee, функция-caller могла бы получить модифицированный аргумент и использовать его как-то. Может быть, если бы она была написана на языке ассемблера. Но стандарты языков Си/Си++ не предлагают никакого способа доступиться к ним.

64.8. Указатель на аргумент функции

...и даже более того, можно взять указатель на аргумент функции и передать его в другую функцию:

```
#include <stdio.h>

// located in some other file
void modify_a (int *a);

void f (int a)
{
        modify_a (&a);
        printf ("%d\n", a);
};
```

Трудно понять, как это работает, пока мы не посмотрим на код:

Листинг 64.10: Оптимизирующий MSVC 2010

```
$SG2796 DB      '%d', 0aH, 00H

_a$ = 8
_f      PROC
        lea     eax, DWORD PTR _a$[esp-4] ; just get the address of value in local stack
        push    eax                       ; and pass it to modify_a()
        call    _modify_a
        mov     ecx, DWORD PTR _a$[esp]   ; reload it from the local stack
        push    ecx                       ; and pass it to printf()
        push    OFFSET $SG2796 ; '%d'
        call    _printf
        add     esp, 12
        ret     0
_f      ENDP
```

Адрес места в стеке где была передана a просто передается в другую функцию. Она модифицирует переменную по этому адресу, и затем `printf()` выведет модифицированное значение.

Наблюдательный читатель может спросить, а что насчет тех соглашений о вызовах, где аргументы функции передаются в регистрах?

Это та ситуация где используется *Shadow Space*. Так что входящее значение копируется из регистра в *Shadow Space* в локальном стеке и затем это адрес передается в другую функцию:

Листинг 64.11: Оптимизирующий MSVC 2012 x64

```
$SG2994 DB      '%d', 0aH, 00H

a$ = 48
f       PROC
        mov     DWORD PTR [rsp+8], ecx   ; save input value in Shadow Space
        sub     rsp, 40
        lea     rcx, QWORD PTR a$[rsp]   ; get address of value and pass it to modify_a()
        call    modify_a
        mov     edx, DWORD PTR a$[rsp]   ; reload value from Shadow Space and pass it to printf()
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG2994 ; '%d'
        call    printf
        add     rsp, 40
        ret     0
f       ENDP
```

GCC также записывает входное значение в локальный стек:

Листинг 64.12: Оптимизирующий GCC 4.9.1 x64

```
.LC0:
        .string "%d\n"
f:
        sub     rsp, 24
        mov     DWORD PTR [rsp+12], edi  ; store input value to the local stack
        lea     rdi, [rsp+12]            ; take an address of the value and pass it to modify_a()
        call    modify_a
        mov     edx, DWORD PTR [rsp+12]  ; reload value from the local stack and pass it to printf()
        mov     esi, OFFSET FLAT:.LC0    ; '%d'
        mov     edi, 1
        xor     eax, eax
        call    __printf_chk
        add     rsp, 24
        ret
```

GCC для ARM64 делает то же самое, но это пространство здесь называется *Register Save Area*:

Листинг 64.13: Оптимизирующий GCC 4.9.1 ARM64

```
f:
        stp     x29, x30, [sp, -32]!
        add     x29, sp, 0         ; setup FP
        add     x1, x29, 32        ; calculate address of variable in Register Save Area
        str     w0, [x1,-4]!       ; store input value there
        mov     x0, x1             ; pass address of variable to the modify_a()
        bl      modify_a
        ldr     w1, [x29,28]       ; load value from the variable and pass it to printf()
        adrp    x0, .LC0 ; '%d'
        add     x0, x0, :lo12:.LC0
        bl      printf             ; call printf()
        ldp     x29, x30, [sp], 32
        ret
.LC0:
        .string "%d\n"
```

Кстати, похожее использование *Shadow Space* разбирается здесь: 46.1.2 (стр. 537).

Глава 65

Thread Local Storage

Это область данных, отдельная для каждого треда. Каждый тред может хранить там то, что ему нужно . Один из известных примеров, это стандартная глобальная переменная в Си *errno*. Несколько тредов одновременно могут вызывать функции возвращающие код ошибки в *errno*, поэтому глобальная переменная здесь не будет работать корректно, для мультитредовых программ *errno* нужно хранить в в TLS.

В C++11 ввели модификатор *thread_local* , показывающий что каждый тред будет иметь свою версию этой переменной , и её можно инициализировать, и она расположена в TLS [1]:

Листинг 65.1: C++11

```
#include <iostream>
#include <thread>

thread_local int tmp=3;

int main()
{
        std::cout << tmp << std::endl;
};
```

Компилируется в MinGW GCC 4.8.1, но не в MSVC 2012.

Если говорить о PE-файлах, то в исполняемом файле значение *tmp* будет размещено именно в секции отведенной TLS.

65.1. Вернемся к линейному конгруэнтному генератору

Рассмотренный ранее 20 (стр. 356) генератор псевдослучайных чисел имеет недостаток: он не пригоден для многопоточной среды, потому что переменная его внутреннего состояния может быть прочитана и/или модифицирована в разных потоках одновременно.

65.1.1. Win32

Неинициализированные данные в TLS

Одно из решений — это добавить модификатор `__declspec( thread )` к глобальной переменной, и теперь она будет выделена в TLS (строка 9):

```
1  #include <stdint.h>
2  #include <windows.h>
3  #include <winnt.h>
4
5  // from the Numerical Recipes book:
6  #define RNG_a 1664525
7  #define RNG_c 1013904223
8
9  __declspec( thread ) uint32_t rand_state;
10
```

[1] В C11 также есть поддержка тредов, хотя и опциональная

```
11 void my_srand (uint32_t init)
12 {
13         rand_state=init;
14 }
15
16 int my_rand ()
17 {
18         rand_state=rand_state*RNG_a;
19         rand_state=rand_state+RNG_c;
20         return rand_state & 0x7fff;
21 }
22
23 int main()
24 {
25         my_srand(0x12345678);
26         printf ("%d\n", my_rand());
27 };
```

Hiew показывает что в исполняемом файле теперь есть новая PE-секция: `.tls`.

Листинг 65.2: Оптимизирующий MSVC 2013 x86

```
_TLS    SEGMENT
_rand_state DD  01H DUP (?)
_TLS    ENDS

_DATA   SEGMENT
$SG84851 DB     '%d', 0aH, 00H
_DATA   ENDS
_TEXT   SEGMENT

_init$ = 8                                              ; size = 4
_my_srand PROC
; FS:0=address of TIB
        mov     eax, DWORD PTR fs:__tls_array  ; displayed in IDA as FS:2Ch
; EAX=address of TLS of process
        mov     ecx, DWORD PTR __tls_index
        mov     ecx, DWORD PTR [eax+ecx*4]
; ECX=current TLS segment
        mov     eax, DWORD PTR _init$[esp-4]
        mov     DWORD PTR _rand_state[ecx], eax
        ret     0
_my_srand ENDP

_my_rand PROC
; FS:0=address of TIB
        mov     eax, DWORD PTR fs:__tls_array  ; displayed in IDA as FS:2Ch
; EAX=address of TLS of process
        mov     ecx, DWORD PTR __tls_index
        mov     ecx, DWORD PTR [eax+ecx*4]
; ECX=current TLS segment
        imul    eax, DWORD PTR _rand_state[ecx], 1664525
        add     eax, 1013904223                         ; 3c6ef35fH
        mov     DWORD PTR _rand_state[ecx], eax
        and     eax, 32767                              ; 00007fffH
        ret     0
_my_rand ENDP

_TEXT   ENDS
```

`rand_state` теперь в TLS-сегменте и у каждого потока есть своя версия этой переменной. Вот как к ней обращаться: загрузить адрес TIB из FS:2Ch, затем прибавить дополнительный индекс (если нужно), затем вычислить адрес TLS-сегмента.

Затем можно обращаться к переменной `rand_state` через регистр ECX, который указывает на свою область в каждом потоке.

Селектор `FS:` знаком любому reverse engineer-у, он всегда указывает на TIB, чтобы всегда можно было загружать данные специфичные для текущего потока.

В Win64 используется селектор `GS:` и адрес TLS теперь 0x58:

Листинг 65.3: Оптимизирующий MSVC 2013 x64

```
_TLS    SEGMENT
rand_state DD   01H DUP (?)
_TLS    ENDS

_DATA   SEGMENT
$SG85451 DB     '%d', 0aH, 00H
_DATA   ENDS

_TEXT   SEGMENT

init$ = 8
my_srand PROC
        mov     edx, DWORD PTR _tls_index
        mov     rax, QWORD PTR gs:88 ; 58h
        mov     r8d, OFFSET FLAT:rand_state
        mov     rax, QWORD PTR [rax+rdx*8]
        mov     DWORD PTR [r8+rax], ecx
        ret     0
my_srand ENDP

my_rand PROC
        mov     rax, QWORD PTR gs:88 ; 58h
        mov     ecx, DWORD PTR _tls_index
        mov     edx, OFFSET FLAT:rand_state
        mov     rcx, QWORD PTR [rax+rcx*8]
        imul    eax, DWORD PTR [rcx+rdx], 1664525       ; 0019660dH
        add     eax, 1013904223                         ; 3c6ef35fH
        mov     DWORD PTR [rcx+rdx], eax
        and     eax, 32767                              ; 00007fffH
        ret     0
my_rand ENDP

_TEXT   ENDS
```

Инициализированные данные в TLS

Скажем, мы хотим, чтобы в переменной `rand_state` в самом начале было какое-то значение, и если программист забудет инициализировать генератор, то `rand_state` все же будет инициализирована какой-то константой (строка 9):

```
1  #include <stdint.h>
2  #include <windows.h>
3  #include <winnt.h>
4
5  // from the Numerical Recipes book:
6  #define RNG_a 1664525
7  #define RNG_c 1013904223
8
9  __declspec( thread ) uint32_t rand_state=1234;
10
11 void my_srand (uint32_t init)
12 {
13         rand_state=init;
14 }
15
16 int my_rand ()
17 {
18         rand_state=rand_state*RNG_a;
19         rand_state=rand_state+RNG_c;
20         return rand_state & 0x7fff;
21 }
22
23 int main()
24 {
25         printf ("%d\n", my_rand());
26 };
```

Код ничем не отличается от того, что мы уже видели, но вот что мы видим в IDA:

```
.tls:00404000 ; Segment type: Pure data
.tls:00404000 ; Segment permissions: Read/Write
.tls:00404000 _tls            segment para public 'DATA' use32
.tls:00404000                 assume cs:_tls
.tls:00404000                 ;org 404000h
.tls:00404000 TlsStart        db    0                 ; DATA XREF: .rdata:TlsDirectory
.tls:00404001                 db    0
.tls:00404002                 db    0
.tls:00404003                 db    0
.tls:00404004                 dd 1234
.tls:00404008 TlsEnd          db    0                 ; DATA XREF: .rdata:TlsEnd_ptr
...
```

Там 1234 и теперь, во время запуска каждого нового потока, новый TLS будет выделен для нового потока, и все эти данные, включая 1234, будут туда скопированы.

Вот типичный сценарий:

- Запустился поток А. TLS создался для него, 1234 скопировалось в `rand_state`.
- Функция `my_rand()` была вызвана несколько раз в потоке А. `rand_state` теперь содержит что-то неравное 1234.
- Запустился поток Б. TLS создался для него, 1234 скопировалось в `rand_state`, а в это же время, поток А имеет какое-то другое значение в этой переменной.

TLS-коллбэки

Но что если переменные в TLS должны быть установлены в значения, которые должны быть подготовлены каким-то необычным образом? Скажем, у нас есть следующая задача: программист может забыть вызвать функцию `my_srand()` для инициализации ГПСЧ, но генератор должен быть инициализирован на старте чем-то по-настоящему случайным а не 1234. Вот случай где можно применить TLS-коллбэки.

Нижеследующий код не очень портабельный из-за хака, но тем не менее, вы поймете идею. Мы здесь добавляем функцию (`tls_callback()`), которая вызывается *перед* стартом процесса и/или потока. Функция будет инициализировать ГПСЧ значением возвращенным функцией `GetTickCount()`.

```
#include <stdint.h>
#include <windows.h>
#include <winnt.h>

// from the Numerical Recipes book:
#define RNG_a 1664525
#define RNG_c 1013904223

__declspec( thread ) uint32_t rand_state;

void my_srand (uint32_t init)
{
        rand_state=init;
}

void NTAPI tls_callback(PVOID a, DWORD dwReason, PVOID b)
{
        my_srand (GetTickCount());
}

#pragma data_seg(".CRT$XLB")
PIMAGE_TLS_CALLBACK p_thread_callback = tls_callback;
#pragma data_seg()

int my_rand ()
{
        rand_state=rand_state*RNG_a;
        rand_state=rand_state+RNG_c;
        return rand_state & 0x7fff;
}

int main()
{
        // rand_state is already initialized at the moment (using GetTickCount())
```

```
        printf ("%d\n", my_rand());
};
```

Посмотрим в IDA:

Листинг 65.4: Оптимизирующий MSVC 2013

```
.text:00401020 TlsCallback_0   proc near               ; DATA XREF: .rdata:TlsCallbacks
.text:00401020                 call    ds:GetTickCount
.text:00401026                 push    eax
.text:00401027                 call    my_srand
.text:0040102C                 pop     ecx
.text:0040102D                 retn    0Ch
.text:0040102D TlsCallback_0   endp

...

.rdata:004020C0 TlsCallbacks    dd offset TlsCallback_0 ; DATA XREF: .rdata:TlsCallbacks_ptr

...

.rdata:00402118 TlsDirectory    dd offset TlsStart
.rdata:0040211C TlsEnd_ptr      dd offset TlsEnd
.rdata:00402120 TlsIndex_ptr    dd offset TlsIndex
.rdata:00402124 TlsCallbacks_ptr dd offset TlsCallbacks
.rdata:00402128 TlsSizeOfZeroFill dd 0
.rdata:0040212C TlsCharacteristics dd 300000h
```

TLS-коллбэки иногда используются в процедурах распаковки для запутывания их работы. Некоторые люди могут быть в неведении что какой-то код уже был исполнен прямо перед OEP[2].

65.1.2. Linux

Вот как глобальная переменная локальная для потока определяется в GCC:

```
__thread uint32_t rand_state=1234;
```

Этот модификатор не стандартный для Си/Си++, он присутствует только в GCC [3].

Селектор GS: также используется для доступа к TLS, но немного иначе:

Листинг 65.5: Оптимизирующий GCC 4.8.1 x86

```
.text:08048460 my_srand        proc near
.text:08048460
.text:08048460 arg_0           = dword ptr  4
.text:08048460
.text:08048460                 mov     eax, [esp+arg_0]
.text:08048464                 mov     gs:0FFFFFFFCh, eax
.text:0804846A                 retn
.text:0804846A my_srand        endp

.text:08048470 my_rand         proc near
.text:08048470                 imul    eax, gs:0FFFFFFFCh, 19660Dh
.text:0804847B                 add     eax, 3C6EF35Fh
.text:08048480                 mov     gs:0FFFFFFFCh, eax
.text:08048486                 and     eax, 7FFFh
.text:0804848B                 retn
.text:0804848B my_rand         endp
```

Еще об этом: [Dre13].

[2] Original Entry Point
[3] http://go.yurichev.com/17062

Глава 66

Системные вызовы (syscall-ы)

Как известно, все работающие процессы в ОС делятся на две категории: имеющие полный доступ ко всему «железу» («kernel space») и не имеющие («user space»).

В первой категории ядро ОС и, обычно, драйвера .

Во второй категории всё прикладное ПО.

Например, ядро Linux в *kernel space*, но Glibc в *user space*.

Это разделение очень важно для безопасности ОС: очень важно чтобы никакой процесс не мог испортить что-то в других процессах или даже в самом ядре ОС . С другой стороны, падающий драйвер или ошибка внутри ядра ОС обычно приводит к kernel panic или BSOD[1].

Защита x86-процессора устроена так что возможно разделить всё на 4 слоя защиты (rings), но и в Linux, и в Windows, используются только 2 : ring0 («kernel space») и ring3 («user space»).

Системные вызовы (syscall-ы) это точка где соединяются вместе оба эти пространства. Это, можно сказать, самое главное API предоставляемое прикладному ПО.

В Windows NT таблица сисколлов находится в SSDT[2] .

Работа через syscall-ы популярна у авторов шеллкодов и вирусов, потому что там обычно бывает трудно определить адреса нужных функций в системных библиотеках, а syscall-ами проще пользоваться, хотя и придется писать больше кода из-за более низкого уровня абстракции этого API . Также нельзя еще забывать, что номера syscall-ов могут отличаться от версии к версии OS.

66.1. Linux

В Linux вызов syscall-а обычно происходит через `int 0x80`. В регистре EAX передается номер вызова, в остальных регистрах — параметры.

Листинг 66.1: Простой пример использования пары syscall-ов

```
section .text
global  _start

_start:
        mov     edx,len ; buffer len
        mov     ecx,msg ; buffer
        mov     ebx,1   ; file descriptor. 1 is for stdout
        mov     eax,4   ; syscall number. 4 is for sys_write
        int     0x80

        mov     eax,1   ; syscall number. 4 is for sys_exit
        int     0x80

section .data

msg     db  'Hello, world!',0xa
len     equ $ - msg
```

[1] Black Screen of Death
[2] System Service Dispatch Table

Компиляция:

```
nasm -f elf32 1.s
ld 1.o
```

Полный список syscall-ов в Linux: http://go.yurichev.com/17319.

Для перехвата и трассировки системных вызовов в Linux, можно применять strace(71 (стр. 745)).

66.2. Windows

Вызов происходит через `int 0x2e` либо используя специальную x86-инструкцию SYSENTER.

Полный список syscall-ов в Windows: http://go.yurichev.com/17320.

Смотрите также:

«Windows Syscall Shellcode» by Piotr Bania:
http://go.yurichev.com/17321.

Глава 67

Linux

67.1. Адресно-независимый код

Во время анализа динамических библиотек (.so) в Linux, часто можно заметить такой шаблонный код:

Листинг 67.1: libc-2.17.so x86

```
.text:0012D5E3 __x86_get_pc_thunk_bx proc near         ; CODE XREF: sub_17350+3
.text:0012D5E3                                         ; sub_173CC+4 ...
.text:0012D5E3                 mov     ebx, [esp+0]
.text:0012D5E6                 retn
.text:0012D5E6 __x86_get_pc_thunk_bx endp

...

.text:000576C0 sub_576C0       proc near               ; CODE XREF: tmpfile+73

...

.text:000576C0                 push    ebp
.text:000576C1                 mov     ecx, large gs:0
.text:000576C8                 push    edi
.text:000576C9                 push    esi
.text:000576CA                 push    ebx
.text:000576CB                 call    __x86_get_pc_thunk_bx
.text:000576D0                 add     ebx, 157930h
.text:000576D6                 sub     esp, 9Ch

...

.text:000579F0                 lea     eax, (a__gen_tempname - 1AF000h)[ebx] ; "__gen_tempname"
.text:000579F6                 mov     [esp+0ACh+var_A0], eax
.text:000579FA                 lea     eax, (a__SysdepsPosix - 1AF000h)[ebx] ; "../sysdeps/posix/↙
    ↳ tempname.c"
.text:00057A00                 mov     [esp+0ACh+var_A8], eax
.text:00057A04                 lea     eax, (aInvalidKindIn_ - 1AF000h)[ebx] ; "! \"invalid KIND in ↙
    ↳ __gen_tempname\""
.text:00057A0A                 mov     [esp+0ACh+var_A4], 14Ah
.text:00057A12                 mov     [esp+0ACh+var_AC], eax
.text:00057A15                 call    __assert_fail
```

Все указатели на строки корректируются при помощи некоторой константы из регистра EBX, которая вычисляется в начале каждой функции. Это так называемый адресно-независимый код (PIC), он предназначен для исполнения будучи расположенным по любому адресу в памяти, вот почему он не содержит никаких абсолютных адресов в памяти .

PIC был очень важен в ранних компьютерных системах и важен сейчас во встраиваемых[1], не имеющих поддержки виртуальной памяти (все процессы расположены в одном непрерывном блоке памяти) . Он до сих пор используется в *NIX системах для динамических библиотек, потому что динамическая библиотека может использоваться одновременно в нескольких процессах, будучи загружена в память только один раз . Но все эти процессы могут загрузить одну и ту же динамическую библиотеку по разным адресам, вот почему динамическая библиотека должна работать корректно, не привязываясь к абсолютным адресам.

[1] embedded

Простой эксперимент:

```
#include <stdio.h>

int global_variable=123;

int f1(int var)
{
    int rt=global_variable+var;
    printf ("returning %d\n", rt);
    return rt;
};
```

Скомпилируем в GCC 4.7.3 и посмотрим итоговый файл .so в IDA:

```
gcc -fPIC -shared -O3 -o 1.so 1.c
```

Листинг 67.2: GCC 4.7.3

```
.text:00000440                 public __x86_get_pc_thunk_bx
.text:00000440 __x86_get_pc_thunk_bx proc near         ; CODE XREF: _init_proc+4
.text:00000440                                         ; deregister_tm_clones+4 ...
.text:00000440                 mov     ebx, [esp+0]
.text:00000443                 retn
.text:00000443 __x86_get_pc_thunk_bx endp

.text:00000570                 public f1
.text:00000570 f1              proc near
.text:00000570
.text:00000570 var_1C          = dword ptr -1Ch
.text:00000570 var_18          = dword ptr -18h
.text:00000570 var_14          = dword ptr -14h
.text:00000570 var_8           = dword ptr -8
.text:00000570 var_4           = dword ptr -4
.text:00000570 arg_0           = dword ptr  4
.text:00000570
.text:00000570                 sub     esp, 1Ch
.text:00000573                 mov     [esp+1Ch+var_8], ebx
.text:00000577                 call    __x86_get_pc_thunk_bx
.text:0000057C                 add     ebx, 1A84h
.text:00000582                 mov     [esp+1Ch+var_4], esi
.text:00000586                 mov     eax, ds:(global_variable_ptr - 2000h)[ebx]
.text:0000058C                 mov     esi, [eax]
.text:0000058E                 lea     eax, (aReturningD - 2000h)[ebx] ; "returning %d\n"
.text:00000594                 add     esi, [esp+1Ch+arg_0]
.text:00000598                 mov     [esp+1Ch+var_18], eax
.text:0000059C                 mov     [esp+1Ch+var_1C], 1
.text:000005A3                 mov     [esp+1Ch+var_14], esi
.text:000005A7                 call    ___printf_chk
.text:000005AC                 mov     eax, esi
.text:000005AE                 mov     ebx, [esp+1Ch+var_8]
.text:000005B2                 mov     esi, [esp+1Ch+var_4]
.text:000005B6                 add     esp, 1Ch
.text:000005B9                 retn
.text:000005B9 f1              endp
```

Так и есть: указатели на строку *«returning %d\n»* и переменную *global_variable* корректируются при каждом исполнении функции.

Функция `__x86_get_pc_thunk_bx()` возвращает адрес точки после вызова самой себя (здесь: 0x57C) в EBX. Это очень простой способ получить значение указателя на текущую инструкцию (EIP) в произвольном месте . Константа 0x1A84 связана с разницей между началом этой функции и так называемой *Global Offset Table Procedure Linkage Table* (GOT PLT), секцией, сразу же за *Global Offset Table* (GOT), где находится указатель на *global_variable*. IDA показывает смещения уже обработанными, чтобы их было проще понимать, но на самом деле код такой:

```
.text:00000577                 call    __x86_get_pc_thunk_bx
.text:0000057C                 add     ebx, 1A84h
.text:00000582                 mov     [esp+1Ch+var_4], esi
.text:00000586                 mov     eax, [ebx-0Ch]
.text:0000058C                 mov     esi, [eax]
.text:0000058E                 lea     eax, [ebx-1A30h]
```

Так что, EBX указывает на секцию GOT PLT и для вычисления указателя на *global_variable*, которая хранится в GOT, нужно вычесть 0xC. А чтобы вычислить указатель на *«returning %d\n»*, нужно вычесть 0x1A30 .

Кстати, вот зачем в AMD64 появилась поддержка адресации относительно RIP[2], просто для упрощения PIC-кода .

Скомпилируем тот же код на Си при помощи той же версии GCC, но для x64.

IDA упростит код на выходе убирая упоминания RIP, так что будем использовать *objdump* вместо нее:

```
0000000000000720 <f1>:
 720:   48 8b 05 b9 08 20 00    mov    rax,QWORD PTR [rip+0x2008b9]        # 200fe0 <_DYNAMIC+0x1d0>
 727:   53                      push   rbx
 728:   89 fb                   mov    ebx,edi
 72a:   48 8d 35 20 00 00 00    lea    rsi,[rip+0x20]        # 751 <_fini+0x9>
 731:   bf 01 00 00 00          mov    edi,0x1
 736:   03 18                   add    ebx,DWORD PTR [rax]
 738:   31 c0                   xor    eax,eax
 73a:   89 da                   mov    edx,ebx
 73c:   e8 df fe ff ff          call   620 <__printf_chk@plt>
 741:   89 d8                   mov    eax,ebx
 743:   5b                      pop    rbx
 744:   c3                      ret
```

0x2008b9 это разница между адресом инструкции по 0x720 и *global_variable*, а 0x20 это разница между инструкцией по 0x72A и строкой *«returning %d\n»* .

Как видно, необходимость очень часто пересчитывать адреса делает исполнение немного медленнее (хотя это и стало лучше в x64) . Так что если вы заботитесь о скорости исполнения, то, наверное, нужно задуматься о статической компоновке (static linking) [Fog13a].

67.1.1. Windows

Такой механизм не используется в Windows DLL. Если загрузчику в Windows приходится загружать DLL в другое место, он «патчит» DLL прямо в памяти (на местах *FIXUP*-ов) чтобы скорректировать все адреса. Это приводит к тому что загруженную один раз DLL нельзя использовать одновременно в разных процессах, желающих расположить её по разным адресам — потому что каждый загруженный в память экземпляр DLL *доводится* до того чтобы работать только по этим адресам.

67.2. Трюк с *LD_PRELOAD* в Linux

Это позволяет загружать свои динамические библиотеки перед другими, даже перед системными, такими как libc.so.6.

Что в свою очередь, позволяет «подставлять» написанные нами функции перед оригинальными из системных библиотек. Например, легко перехватывать все вызовы к time(), read(), write(), и т.д.

Попробуем узнать, сможем ли мы обмануть утилиту *uptime*. Как известно, она сообщает, как долго компьютер работает. При помощи strace(71 (стр. 745)), можно увидеть, что эту информацию утилита получает из файла /proc/uptime :

```
$ strace uptime
...
open("/proc/uptime", O_RDONLY)          = 3
lseek(3, 0, SEEK_SET)                   = 0
read(3, "416166.86 414629.38\n", 2047)  = 20
...
```

Это не реальный файл на диске, это виртуальный файл, содержимое которого генерируется на лету в ядре Linux. Там просто два числа:

```
$ cat /proc/uptime
416690.91 415152.03
```

Из Wikipedia, можно узнать [3]:

[2] указатель инструкций в AMD64
[3] wikipedia

> The first number is the total number of seconds the system has been up. The second number is how much of that time the machine has spent idle, in seconds.

Попробуем написать свою динамическую библиотеку, в которой будет open(), read(), close() с нужной нам функциональностью.

Во-первых, наш open() будет сравнивать имя открываемого файла с тем что нам нужно, и если да, то будет запоминать дескриптор открытого файла. Во-вторых, read(), если будет вызываться для этого дескриптора, будет подменять вывод, а в остальных случаях, будет вызывать настоящий read() из libc.so.6. А также close(), будет следить, закрывается ли файл за которым мы следим.

Для того чтобы найти адреса настоящих функций в libc.so.6, используем dlopen() и dlsym().

Нам это нужно, потому что нам нужно передавать управление «настоящим» функциями.

С другой стороны, если бы мы перехватывали, скажем, strcmp(), и следили бы за всеми сравнениями строк в программе, то, наверное, strcmp() можно было бы и самому реализовать, не пользуясь настоящей функцией [4].

```
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>
#include <unistd.h>
#include <dlfcn.h>
#include <string.h>

void *libc_handle = NULL;
int (*open_ptr)(const char *, int) = NULL;
int (*close_ptr)(int) = NULL;
ssize_t (*read_ptr)(int, void*, size_t) = NULL;

bool inited = false;

_Noreturn void die (const char * fmt, ...)
{
        va_list va;
        va_start (va, fmt);

        vprintf (fmt, va);
        exit(0);
};

static void find_original_functions ()
{
        if (inited)
                return;

        libc_handle = dlopen ("libc.so.6", RTLD_LAZY);
        if (libc_handle==NULL)
                die ("can't open libc.so.6\n");

        open_ptr = dlsym (libc_handle, "open");
        if (open_ptr==NULL)
                die ("can't find open()\n");

        close_ptr = dlsym (libc_handle, "close");
        if (close_ptr==NULL)
                die ("can't find close()\n");

        read_ptr = dlsym (libc_handle, "read");
        if (read_ptr==NULL)
                die ("can't find read()\n");

        inited = true;
}

static int opened_fd=0;
```

[4] Например, посмотрите как обеспечивается простейший перехват strcmp() в статье [5] написанной Yong Huang

```
int open(const char *pathname, int flags)
{
        find_original_functions();

        int fd=(*open_ptr)(pathname, flags);
        if (strcmp(pathname, "/proc/uptime")==0)
                opened_fd=fd; // that's our file! record its file descriptor
        else
                opened_fd=0;
        return fd;
};

int close(int fd)
{
        find_original_functions();

        if (fd==opened_fd)
                opened_fd=0; // the file is not opened anymore
        return (*close_ptr)(fd);
};

ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count)
{
        find_original_functions();

        if (opened_fd!=0 && fd==opened_fd)
        {
                // that's our file!
                return snprintf (buf, count, "%d %d", 0x7fffffff, 0x7fffffff)+1;
        };
        // not our file, go to real read() function
        return (*read_ptr)(fd, buf, count);
};
```

(Исходный код на GitHub)

Компилируем как динамическую библиотеку:

```
gcc -fpic -shared -Wall -o fool_uptime.so fool_uptime.c -ldl
```

Запускаем *uptime*, подгружая нашу библиотеку перед остальными:

```
LD_PRELOAD=`pwd`/fool_uptime.so uptime
```

Видим такое:

```
 01:23:02 up 24855 days,  3:14,  3 users,  load average: 0.00, 0.01, 0.05
```

Если переменная окружения *LD_PRELOAD* будет всегда указывать на путь и имя файла нашей библиотеки, то она будет загружаться для всех запускаемых программ.

Еще примеры:

- Перехват time() в Sun Solaris yurichev.com
- Очень простой перехват strcmp() (Yong Huang) http://go.yurichev.com/17043
- Kevin Pulo — Fun with LD_PRELOAD. Много примеров и идей. yurichev.com
- Перехват функций работы с файлами для компрессии и декомпрессии файлов на лету (zlibc). http://go.yurichev.com/17146

Глава 68

Windows NT

68.1. CRT (win32)

Начинается ли исполнение программы прямо с функции main() ? Нет, не начинается. Если открыть любой исполняемый файл в IDA или Hiew, то OEP указывает на какой-то совсем другой код. Это код, который делает некоторые приготовления перед тем как запустить ваш код . Он называется стартап-код или CRT-код (C RunTime).

Функция main() принимает на вход массив из параметров, переданных в командной строке, а также переменные окружения. Но в реальности в программу передается командная строка в виде простой строки, это именно CRT-код находит там пробелы и разрезает строку на части. CRT-код также готовит массив переменных окружения envp. В GUI[1]-приложениях win32, вместо main() имеется функция WinMain со своими аргументами :

```
int CALLBACK WinMain(
  _In_  HINSTANCE hInstance,
  _In_  HINSTANCE hPrevInstance,
  _In_  LPSTR lpCmdLine,
  _In_  int nCmdShow
);
```

CRT-код готовит и их.

А также, число, возвращаемое функцией main(), это код ошибки возвращаемый программой . В CRT это значение передается в ExitProcess(), принимающей в качестве аргумента код ошибки .

Как правило, каждый компилятор имеет свой CRT-код.

Вот типичный для MSVC 2008 CRT-код.

```
1  ___tmainCRTStartup proc near
2
3  var_24 = dword ptr -24h
4  var_20 = dword ptr -20h
5  var_1C = dword ptr -1Ch
6  ms_exc = CPPEH_RECORD ptr -18h
7
8         push    14h
9         push    offset stru_4092D0
10        call    __SEH_prolog4
11        mov     eax, 5A4Dh
12        cmp     ds:400000h, ax
13        jnz     short loc_401096
14        mov     eax, ds:40003Ch
15        cmp     dword ptr [eax+400000h], 4550h
16        jnz     short loc_401096
17        mov     ecx, 10Bh
18        cmp     [eax+400018h], cx
19        jnz     short loc_401096
20        cmp     dword ptr [eax+400074h], 0Eh
21        jbe     short loc_401096
22        xor     ecx, ecx
```

[1] Graphical user interface

```
23          cmp     [eax+4000E8h], ecx
24          setnz   cl
25          mov     [ebp+var_1C], ecx
26          jmp     short loc_40109A
27
28
29  loc_401096: ; CODE XREF: ___tmainCRTStartup+18
30              ; ___tmainCRTStartup+29 ...
31          and     [ebp+var_1C], 0
32
33  loc_40109A: ; CODE XREF: ___tmainCRTStartup+50
34          push    1
35          call    __heap_init
36          pop     ecx
37          test    eax, eax
38          jnz     short loc_4010AE
39          push    1Ch
40          call    _fast_error_exit
41          pop     ecx
42
43  loc_4010AE: ; CODE XREF: ___tmainCRTStartup+60
44          call    __mtinit
45          test    eax, eax
46          jnz     short loc_4010BF
47          push    10h
48          call    _fast_error_exit
49          pop     ecx
50
51  loc_4010BF: ; CODE XREF: ___tmainCRTStartup+71
52          call    sub_401F2B
53          and     [ebp+ms_exc.disabled], 0
54          call    __ioinit
55          test    eax, eax
56          jge     short loc_4010D9
57          push    1Bh
58          call    __amsg_exit
59          pop     ecx
60
61  loc_4010D9: ; CODE XREF: ___tmainCRTStartup+8B
62          call    ds:GetCommandLineA
63          mov     dword_40B7F8, eax
64          call    ___crtGetEnvironmentStringsA
65          mov     dword_40AC60, eax
66          call    __setargv
67          test    eax, eax
68          jge     short loc_4010FF
69          push    8
70          call    __amsg_exit
71          pop     ecx
72
73  loc_4010FF: ; CODE XREF: ___tmainCRTStartup+B1
74          call    __setenvp
75          test    eax, eax
76          jge     short loc_401110
77          push    9
78          call    __amsg_exit
79          pop     ecx
80
81  loc_401110: ; CODE XREF: ___tmainCRTStartup+C2
82          push    1
83          call    __cinit
84          pop     ecx
85          test    eax, eax
86          jz      short loc_401123
87          push    eax
88          call    __amsg_exit
89          pop     ecx
90
91  loc_401123: ; CODE XREF: ___tmainCRTStartup+D6
92          mov     eax, envp
```

```
93          mov     dword_40AC80, eax
94          push    eax             ; envp
95          push    argv            ; argv
96          push    argc            ; argc
97          call    _main
98          add     esp, 0Ch
99          mov     [ebp+var_20], eax
100         cmp     [ebp+var_1C], 0
101         jnz     short $LN28
102         push    eax             ; uExitCode
103         call    $LN32
104
105 $LN28:      ; CODE XREF: ___tmainCRTStartup+105
106         call    __cexit
107         jmp     short loc_401186
108
109
110 $LN27:      ; DATA XREF: .rdata:stru_4092D0
111         mov     eax, [ebp+ms_exc.exc_ptr] ; Exception filter 0 for function 401044
112         mov     ecx, [eax]
113         mov     ecx, [ecx]
114         mov     [ebp+var_24], ecx
115         push    eax
116         push    ecx
117         call    __XcptFilter
118         pop     ecx
119         pop     ecx
120
121 $LN24:
122         retn
123
124
125 $LN14:      ; DATA XREF: .rdata:stru_4092D0
126         mov     esp, [ebp+ms_exc.old_esp] ; Exception handler 0 for function 401044
127         mov     eax, [ebp+var_24]
128         mov     [ebp+var_20], eax
129         cmp     [ebp+var_1C], 0
130         jnz     short $LN29
131         push    eax             ; int
132         call    __exit
133
134
135 $LN29:      ; CODE XREF: ___tmainCRTStartup+135
136         call    __c_exit
137
138 loc_401186: ; CODE XREF: ___tmainCRTStartup+112
139         mov     [ebp+ms_exc.disabled], 0FFFFFFFEh
140         mov     eax, [ebp+var_20]
141         call    __SEH_epilog4
142         retn
```

Здесь можно увидеть по крайней мере вызов функции `GetCommandLineA()` (строка 62), затем `setargv()` (строка 66) и `setenvp()` (строка 74), которые, видимо, заполняют глобальные переменные-указатели `argc`, `argv`, `envp`.

В итоге, вызывается `main()` с этими аргументами (строка 97).

Также имеются вызовы функций с говорящими именами вроде `heap_init()` (строка 35), `ioinit()` (строка 54).

Куча действительно инициализируется в CRT . Если вы попытаетесь использовать `malloc()` в программе без CRT, программа упадет с такой ошибкой:

```
runtime error R6030
- CRT not initialized
```

Инициализация глобальных объектов в Си++ происходит до вызова `main()`, именно в CRT : 51.4.1 (стр. 585).

Значение, возвращаемое из `main()` передается или в `cexit()`, или же в `$LN32`, которая далее вызывает `doexit()`.

Можно ли обойтись без CRT? Можно, если вы знаете что делаете.

В линкере от MSVC точка входа задается опцией `/ENTRY` .

```
#include <windows.h>

int main()
{
        MessageBox (NULL, "hello, world", "caption", MB_OK);
};
```

Компилируем в MSVC 2008.

```
cl no_crt.c user32.lib /link /entry:main
```

Получаем вполне работающий .exe размером 2560 байт, внутри которого есть только PE-заголовок, инструкции, вызывающие MessageBox, две строки в сегменте данных, импортируемая из user32.dll функция MessageBox, и более ничего.

Это работает, но вы уже не сможете вместо main() написать WinMain с его четырьмя аргументами . Вернее, если быть точным, написать-то сможете, но доступа к этим аргументам не будет, потому что они не подготовлены на момент исполнения.

Кстати, можно еще короче сделать .exe если уменьшить выравнивание PE[2]-секций (которое, по умолчанию, 4096 байт).

```
cl no_crt.c user32.lib /link /entry:main /align:16
```

Линкер скажет:

```
LINK : warning LNK4108: /ALIGN specified without /DRIVER; image may not run
```

Получим .exe размером 720 байт. Он запускается в Windows 7 x86, но не x64 (там выдает ошибку при загрузке). При желании, размер можно еще сильнее ужать, но, как видно, возникают проблемы с совместимостью с разными версиями Windows.

68.2. Win32 PE

PE это формат исполняемых файлов, принятый в Windows.

Разница между .exe, .dll, и .sys в том, что у .exe и .sys обычно нет экспортов, только импорты .

У DLL[3], как и у всех PE-файлов, есть точка входа (OEP) (там располагается функция DllMain()), но обычно эта функция ничего не делает.

.sys это обычно драйвера устройств.

Для драйверов, Windows требует, чтобы контрольная сумма в PE-файле была проставлена и была верной [4].

А начиная с Windows Vista, файлы драйверов должны быть также подписаны при помощи электронной подписи, иначе они не будут загружаться.

В начале всякого PE-файла есть крохотная DOS-программа, выводящая на консоль сообщение вроде «This program cannot be run in DOS mode.» — если запустить эту программу в DOS либо Windows 3.1 (ОС не знающие о PE-формате), выведется это сообщение.

68.2.1. Терминология

- Модуль — это отдельный файл, .exe или .dll.
- Процесс — это некая загруженная в память и работающая программа. Как правило состоит из одного .exe-файла и массы .dll-файлов.
- Память процесса — память с которой работает процесс. У каждого процесса — своя. Там обычно имеются загруженные модули, память стека, кучи, и т.д.
- VA[5] — это адрес, который будет использоваться в самой программе во время исполнения.
- Базовый адрес (модуля) — это адрес, по которому модуль должен быть загружен в пространство процесса. Загрузчик ОС может его изменить, если этот базовый адрес уже занят другим модулем, загруженным перед ним.

[2] Portable Executable: 68.2 (стр. 712)
[3] Dynamic-link library
[4] Например, Hiew(73 (стр. 747)) умеет её подсчитывать
[5] Virtual Address

- RVA[6] — это VA-адрес минус базовый адрес. Многие адреса в таблицах PE-файла используют RVA-адреса.
- IAT[7] — массив адресов импортированных символов [8]. Иногда, директория IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_IAT указывает на IAT. Важно отметить, что IDA (по крайней мере 6.1) может выделить псевдо-секцию с именем .idata для IAT, даже если IAT является частью совсем другой секции !
- INT[9] — массив имен символов для импортирования [10].

68.2.2. Базовый адрес

Дело в том, что несколько авторов модулей могут готовить DLL-файлы для других, и нет возможности договориться о том, какие адреса и кому будут отведены.

Поэтому, если у двух необходимых для загрузки процесса DLL одинаковые базовые адреса, одна из них будет загружена по этому базовому адресу, а вторая — по другому свободному месту в памяти процесса, и все виртуальные адреса во второй DLL будут скорректированы.

Очень часто линкер в MSVC генерирует .exe-файлы с базовым адресом 0x400000 [11], и с секцией кода начинающейся с 0x401000. Это значит, что RVA начала секции кода — 0x1000. А DLL часто генерируются MSVC-линкером с базовым адресом 0x10000000 [12].

Помимо всего прочего, есть еще одна причина намеренно загружать модули по разным адресам, а точнее, по случайным .

Это ASLR[13][14].

Дело в том, что некий шеллкод, пытающийся исполниться на зараженной системе, должен вызывать какие-то системные функции, а следовательно, знать их адреса.

И в старых ОС (в линейке Windows NT: до Windows Vista), системные DLL (такие как kernel32.dll, user32.dll) загружались все время по одним и тем же адресам, а если еще и вспомнить, что версии этих DLL редко менялись, то адреса отдельных функций, можно сказать, фиксированы и шеллкод может вызывать их напрямую.

Чтобы избежать этого, методика ASLR загружает и вашу программу, и все модули ей необходимые, по случайным адресам, разным при каждом запуске .

В PE-файлах, поддержка ASLR отмечается выставлением флага IMAGE_DLL_CHARACTERISTICS_DYNAMIC_BASE [RA09].

68.2.3. Subsystem

Имеется также поле *subsystem*, обычно это:

- native[15] (.sys-драйвер),
- console (консольное приложение) или
- GUI (не консольное).

68.2.4. Версия ОС

PE-файле также задает минимальный номер версии Windows, необходимый для загрузки модуля. Соответствие номеров версий в файле и кодовых наименований Windows, можно посмотреть здесь[16].

Например, MSVC 2005 еще компилирует .exe-файлы запускающиеся на Windows NT4 (версия 4.00), а вот MSVC 2008 уже нет (генерируемые файлы имеют версию 5.00, для запуска необходима как минимум Windows 2000).

MSVC 2012 по умолчанию генерирует .exe-файлы версии 6.00, для запуска нужна как минимум Windows Vista. Хотя, изменив настройки компиляции [17], можно заставить генерировать и под Windows XP.

[6] Relative Virtual Address
[7] Import Address Table
[8] [Pie02]
[9] Import Name Table
[10] [Pie02]
[11] Причина выбора такого адреса описана здесь : MSDN
[12] Это можно изменять опцией /BASE в линкере
[13] Address Space Layout Randomization
[14] wikipedia
[15] Что означает, что модуль использует Native API а не Win32
[16] wikipedia
[17] MSDN

68.2.5. Секции

Разделение на секции присутствует, по-видимому, во всех форматах исполняемых файлов.

Придумано это для того, чтобы отделить код от данных, а данные — от константных данных.

- На секции кода будет стоять флаг *IMAGE_SCN_CNT_CODE* или *IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE* — это исполняемый код.
- На секции данных — флаги *IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA*, *IMAGE_SCN_MEM_READ* и *IMAGE_SCN_MEM_WRITE*.
- На пустой секции с неинициализированными данными — *IMAGE_SCN_CNT_UNINITIALIZED_DATA*, *IMAGE_SCN_MEM_READ* и *IMAGE_SCN_MEM_WRITE*.
- А на секции с константными данными, то есть, защищенными от записи, могут быть флаги *IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA* и *IMAGE_SCN_MEM_READ* без *IMAGE_SCN_MEM_WRITE*. Если попытаться записать что-то в эту секцию, процесс упадет.

В PE-файле можно задавать название для секции, но это не важно. Часто (но не всегда) секция кода называется `.text`, секция данных — `.data`, константных данных — `.rdata` *(readable data)*. Еще популярные имена секций:

- `.idata` — секция импортов. IDA может создавать псевдо-секцию с этим же именем : 68.2.1 (стр. 713).
- `.edata` — секция экспортов (редко встречается)
- `.pdata` — секция содержащая информацию об исключениях в Windows NT для MIPS, IA64 и x64 : 68.3.3 (стр. 736)
- `.reloc` — секция релоков
- `.bss` — неинициализированные данные
- `.tls` — thread local storage (TLS)
- `.rsrc` — ресурсы
- `.CRT` — может присутствует в бинарных файлах, скомпилированных очень старыми версиями MSVC

Запаковщики/зашифровщики PE-файлов часто затирают имена секций, или меняют на свои .

В MSVC можно объявлять данные в произвольно названной секции [18].

Некоторые компиляторы и линкеры могут добавлять также секцию с отладочными символами и вообще отладочной информацией (например, MinGW). Хотя это не так в современных версиях MSVC (там принято отладочную информацию сохранять в отдельных PDB-файлах).

Вот как PE-секция описывается в файле:

```
typedef struct _IMAGE_SECTION_HEADER {
  BYTE  Name[IMAGE_SIZEOF_SHORT_NAME];
  union {
    DWORD PhysicalAddress;
    DWORD VirtualSize;
  } Misc;
  DWORD VirtualAddress;
  DWORD SizeOfRawData;
  DWORD PointerToRawData;
  DWORD PointerToRelocations;
  DWORD PointerToLinenumbers;
  WORD  NumberOfRelocations;
  WORD  NumberOfLinenumbers;
  DWORD Characteristics;
} IMAGE_SECTION_HEADER, *PIMAGE_SECTION_HEADER;
```

[19]

Еще немного терминологии: *PointerToRawData* называется «Offset» в Hiew и *VirtualAddress* называется «RVA» там же.

68.2.6. Релоки

Также известны как FIXUP-ы (по крайней мере в Hiew).

Это также присутствует почти во всех форматах загружаемых и исполняемых файлов [20]. Исключения это динамические библиотеки явно скомпилированные с PIC или любой другой PIC-код.

[18] MSDN
[19] MSDN
[20] Даже .exe-файлы в MS-DOS

Зачем они нужны? Как видно, модули могут загружаться по другим базовым адресам, но как же тогда работать с глобальными переменными, например? Ведь нужно обращаться к ним по адресу. Одно из решений — это адресно-независимый код (67.1 (стр. 704)). Но это далеко не всегда удобно.

Поэтому имеется таблица релоков. Там просто перечислены адреса мест в модуле подлежащими коррекции при загрузке по другому базовому адресу.

Например, по 0x410000 лежит некая глобальная переменная, и вот как обеспечивается её чтение :

```
A1 00 00 41 00          mov         eax,[000410000]
```

Базовый адрес модуля 0x400000, а RVA глобальной переменной 0x10000.

Если загружать модуль по базовому адресу 0x500000, нужно чтобы адрес этой переменной в этой инструкции стал 0x510000.

Как видно, адрес переменной закодирован в самой инструкции MOV, после байта 0xA1.

Поэтому адрес четырех байт, после 0xA1, записывается в таблицу релоков.

Если модуль загружается по другому базовому адресу, загрузчик ОС обходит все адреса в таблице, находит каждое 32-битное слово по этому адресу , отнимает от него настоящий, оригинальный базовый адрес (в итоге получается RVA), и прибавляет к нему новый базовый адрес.

А если модуль загружается по своему оригинальному базовому адресу, ничего не происходит .

Так можно обходиться со всеми глобальными переменными .

Релоки могут быть разных типов, однако в Windows для x86-процессоров, тип обычно *IMAGE_REL_BASED_HIGHLOW*.

Кстати, релоки маркируются темным в Hiew, например : илл.7.12.

OllyDbg подчеркивает места в памяти, к которым будут применены релоки, например: илл.13.11.

68.2.7. Экспорты и импорты

Как известно, любая исполняемая программа должна как-то пользоваться сервисами ОС и прочими DLL-библиотеками .

Можно сказать, что нужно связывать функции из одного модуля (обычно DLL) и места их вызовов в другом модуле (.exe-файл или другая DLL) .

Для этого, у каждой DLL есть «экспорты», это таблица функций плюс их адреса в модуле .

А у .exe-файла, либо DLL, есть «импорты», это таблица функций требующихся для исполнения включая список имен DLL-файлов .

Загрузчик ОС, после загрузки основного .exe-файла, проходит по таблице импортов: загружает дополнительные DLL-файлы, находит имена функций среди экспортов в DLL и прописывает их адреса в IAT в головном .exe-модуле .

Как видно, во время загрузки, загрузчику нужно много сравнивать одни имена функций с другими, а сравнение строк — это не очень быстрая процедура, так что, имеется также поддержка «ординалов» или «hint»-ов, это когда в таблице импортов проставлены номера функций вместо их имен .

Так их быстрее находить в загружаемой DLL . В таблице экспортов ординалы присутствуют всегда.

К примеру, программы использующие библиотеки MFC[21], обычно загружают mfc*.dll по ординалам, и в таких программах, в INT, нет имен функций MFC .

При загрузке такой программы в IDA, она спросит у вас путь к файлу mfc*.dll, чтобы установить имена функций. Если в IDA не указать путь к этой DLL, то вместо имен функций будет что-то вроде *mfc80_123*.

Секция импортов

Под таблицу импортов и всё что с ней связано иногда отводится отдельная секция (с названием вроде .idata), но это не обязательно .

Импорты — это запутанная тема еще и из-за терминологической путаницы. Попробуем собрать всё в одно место.

[21] Microsoft Foundation Classes



Рис. 68.1: схема, объединяющая все структуры в PE-файлы, связанные с импортами

Самая главная структура — это массив *IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR*. Каждый элемент на каждую импортируемую DLL.

У каждого элемента есть RVA-адрес текстовой строки (имя DLL) (*Name*).

OriginalFirstThink это RVA -адрес таблицы INT. Это массив RVA-адресов, каждый из которых указывает на текстовую строку где записано имя функции . Каждую строку предваряет 16-битное число («hint») — «ординал» функции.

Если при загрузке удается найти функцию по ординалу, тогда сравнение текстовых строк не будет происходить. Массив оканчивается нулем. Есть также указатель на таблицу IAT с названием *FirstThunk*, это просто RVA-адрес места, где загрузчик будет проставлять адреса найденных функций.

Места где загрузчик проставляет адреса, IDA именует их так : *__imp_CreateFileA*, и т.д.

Есть по крайней мере два способа использовать адреса, проставленные загрузчиком .

- В коде будут просто инструкции вроде *call __imp_CreateFileA*, а так как, поле с адресом импортируемой функции это как бы глобальная переменная , то в таблице релоков добавляется адрес (плюс 1 или 2) в инструкции *call* , на случай если модуль будет загружен по другому базовому адресу .

  Но как видно, это приводит к увеличению таблицы релоков. Ведь вызовов импортируемой функции у вас в модуле может быть очень много . К тому же, чем больше таблица релоков, тем дольше загрузка .

- На каждую импортируемую функцию выделяется только один переход на импортируемую функцию используя инструкцию JMP плюс релок на эту инструкцию . Такие места-«переходники» называются также «thunk»-ами. А все вызовы импортируемой функции это просто инструкция CALL на соответствующий «thunk» . В данном случае, дополнительные релоки не нужны, потому что эти CALL-ы имеют относительный адрес, и корректировать их не надо.

Оба этих два метода могут комбинироваться. Вероятно, линкер создает отдельный «thunk», если вызовов слишком много, но по умолчанию — не создает.

Кстати, массив адресов функций, на который указывает FirstThunk, не обязательно может быть в секции IAT. К примеру, автор сих строк написал утилиту PE_add_import[22] для добавления импорта в уже существующий .exe-файл. Раньше, в прошлых версиях утилиты, на месте функции, вместо которой вы хотите подставить вызов в другую DLL, моя утилита вписывала такой код:

```
MOV EAX, [yourdll.dll!function]
JMP EAX
```

При этом, FirstThunk указывает прямо на первую инструкцию. Иными словами, загрузчик, загружая yourdll.dll, прописывает адрес функции *function* прямо в коде.

Надо также отметить что обычно секция кода защищена от записи , так что, моя утилита добавляет флаг *IMAGE_SCN_MEM_WRITE* для секции кода. Иначе при загрузке такой программы, она упадет с ошибкой 5 (access denied).

Может возникнуть вопрос: а что если я поставляю программу с набором DLL, которые никогда не будут меняться (в т.ч., адреса всех функций в этих DLL), может как-то можно ускорить процесс загрузки?

Да, можно прописать адреса импортируемых функций в массивы FirstThunk заранее . Для этого в структуре *IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR* имеется поле *Timestamp*. И если там присутствует какое-то значение, то загрузчик сверяет это значение с датой-временем DLL-файла . И если они равны, то загрузчик больше ничего не делает, и загрузка может происходить быстрее. Это называется «old-style binding» [23]. В Windows SDK для этого имеется утилита BIND.EXE . Для ускорения загрузки вашей программы, Matt Pietrek в [Pie02], предлагает делать binding сразу после инсталляции вашей программы на компьютере конечного пользователя.

Запаковщики/зашифровщики PE-файлов могут также сжимать/шифровать таблицу импортов . В этом случае, загрузчик Windows, конечно же, не загрузит все нужные DLL . Поэтому распаковщик/расшифровщик делает это сам, при помощи вызовов *LoadLibrary()* и *GetProcAddress()*. Вот почему в запакованных файлах эти две функции часто присутствуют в IAT.

В стандартных DLL входящих в состав Windows, часто, IAT находится в самом начале PE-файла. Возможно это для оптимизации. Ведь .exe-файл при загрузке не загружается в память весь (вспомните что инсталляторы огромного размера подозрительно быстро запускаются), он «мапится» (map), и подгружается в память частями по мере обращения к этой памяти. И возможно в Microsoft решили что так будет быстрее.

68.2.8. Ресурсы

Ресурсы в PE-файле — это набор иконок, картинок, текстовых строк, описаний диалогов . Возможно, их в свое время решили отделить от основного кода, чтобы все эти вещи были многоязычными, и было проще выбирать текст или картинку того языка, который установлен в ОС .

В качестве побочного эффекта, их легко редактировать и сохранять обратно в исполняемый файл, даже не обладая специальными знаниями, например, редактором ResHack (68.2.11 (стр. 718)).

68.2.9. .NET

Программы на .NET компилируются не в машинный код, а в свой собственный байткод . Собственно, в .exe-файлы байткод вместо обычного кода, однако, точка входа (OEP) указывает на крохотный фрагмент x86-кода:

```
jmp         mscoree.dll!_CorExeMain
```

А в mscoree.dll и находится .NET-загрузчик, который уже сам будет работать с PE-файлом. Так было в ОС до Windows XP. Начиная с XP, загрузчик ОС уже сам определяет, что это .NET-файл и запускает его не исполняя этой инструкции JMP [24].

[22] yurichev.com
[23] MSDN. Существует также «new-style binding».
[24] MSDN

68.2.10. TLS

Эта секция содержит в себе инициализированные данные для TLS(65 (стр. 697)) (если нужно). При старте нового треда, его TLS-данные инициализируются данными из этой секции .

Помимо всего прочего, спецификация PE-файла предусматривает инициализацию TLS-секции, т.н., TLS callbacks. Если они присутствуют, то они будут вызваны перед тем как передать управление на главную точку входа (OEP). Это широко используется запаковщиками/защифровщиками PE-файлов.

68.2.11. Инструменты

- objdump (имеется в cygwin) для вывода всех структур PE-файла.
- Hiew(73 (стр. 747)) как редактор.
- pefile — Python-библиотека для работы с PE-файлами [25].
- ResHack AKA Resource Hacker — редактор ресурсов [26].
- PE_add_import[27] — простая утилита для добавления символа/-ов в таблицу импортов PE-файла .
- PE_patcher[28] — простая утилита для модификации PE-файлов.
- PE_search_str_refs[29] — простая утилита для поиска функции в PE-файле, где используется некая текстовая строка .

68.2.12. Further reading

- Daniel Pistelli — The .NET File Format [30]

68.3. Windows SEH

68.3.1. Забудем на время о MSVC

SEH в Windows предназначен для обработки исключений, тем не менее, с Си++ и ООП он никак не связан . Здесь мы рассмотрим SEH изолированно от Си++ и расширений MSVC .

Каждый процесс имеет цепочку SEH-обработчиков, и адрес последнего записан в TIB . Когда происходит исключение (деление на ноль, обращение по неверному адресу в памяти, пользовательское исключение, поднятое при помощи `RaiseException()`), ОС находит последний обработчик в TIB и вызывает его, передав ему информацию о состоянии CPU в момент исключения (все значения регистров, и т.д.) . Обработчик выясняет, то ли это исключение, для которого он создавался? Если да, то он обрабатывает исключение. Если нет, то показывает ОС что он не может его обработать и ОС вызывает следующий обработчик в цепочке, и так до тех пор, пока не найдется обработчик способный обработать исключение.

В самом конце цепочки находится стандартный обработчик, показывающий всем очень известное окно, сообщающее что процесс упал, сообщает также состояние CPU в момент падения и позволяет собрать и отправить информацию обработчикам в Microsoft .

[25] http://go.yurichev.com/17052
[26] http://go.yurichev.com/17052
[27] http://go.yurichev.com/17049
[28] yurichev.com
[29] yurichev.com
[30] http://go.yurichev.com/17056



Рис. 68.2: Windows XP



Рис. 68.3: Windows XP



Рис. 68.4: Windows 7



Рис. 68.5: Windows 8.1

Раньше этот обработчик назывался Dr. Watson [31].

Кстати, некоторые разработчики делают свой собственный обработчик, отправляющий информацию о падении программы им самим . Он регистрируется при помощи функции `SetUnhandledExceptionFilter()` и будет вызван если ОС не знает как иначе обработать исключение. А, например, Oracle RDBMS в этом случае генерирует огромные дампы, содержащие всю возможную информацию и состоянии CPU и памяти .

Попробуем написать свой примитивный обработчик исключений [32]:

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>

DWORD new_value=1234;

EXCEPTION_DISPOSITION __cdecl except_handler(
                struct _EXCEPTION_RECORD *ExceptionRecord,
                void * EstablisherFrame,
                struct _CONTEXT *ContextRecord,
                void * DispatcherContext )
{
        unsigned i;
```

[31] wikipedia

[32] Пример основан на примере из [Pie]
Он должен компилироваться с опцией SAFESEH: `cl seh1.cpp /link /safeseh:no`
Подробнее об опции SAFESEH здесь:
MSDN

```
        printf ("%s\n", __FUNCTION__);
        printf ("ExceptionRecord->ExceptionCode=0x%p\n", ExceptionRecord->ExceptionCode);
        printf ("ExceptionRecord->ExceptionFlags=0x%p\n", ExceptionRecord->ExceptionFlags);
        printf ("ExceptionRecord->ExceptionAddress=0x%p\n", ExceptionRecord->ExceptionAddress);

        if (ExceptionRecord->ExceptionCode==0xE1223344)
        {
                printf ("That's for us\n");
                // yes, we "handled" the exception
                return ExceptionContinueExecution;
        }
        else if (ExceptionRecord->ExceptionCode==EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION)
        {
                printf ("ContextRecord->Eax=0x%08X\n", ContextRecord->Eax);
                // will it be possible to 'fix' it?
                printf ("Trying to fix wrong pointer address\n");
                ContextRecord->Eax=(DWORD)&new_value;
                // yes, we "handled" the exception
                return ExceptionContinueExecution;
        }
        else
        {
                printf ("We do not handle this\n");
                // someone else's problem
                return ExceptionContinueSearch;
        };
}

int main()
{
        DWORD handler = (DWORD)except_handler; // take a pointer to our handler

        // install exception handler
        __asm
        {                               // make EXCEPTION_REGISTRATION record:
                push    handler         // address of handler function
                push    FS:[0]          // address of previous handler
                mov     FS:[0],ESP      // add new EXECEPTION_REGISTRATION
        }

        RaiseException (0xE1223344, 0, 0, NULL);

        // now do something very bad
        int* ptr=NULL;
        int val=0;
        val=*ptr;
        printf ("val=%d\n", val);

        // deinstall exception handler
        __asm
        {                               // remove our EXECEPTION_REGISTRATION record
                mov     eax,[ESP]       // get pointer to previous record
                mov     FS:[0], EAX     // install previous record
                add     esp, 8          // clean our EXECEPTION_REGISTRATION off stack
        }

        return 0;
}
```

Сегментный регистр FS: в win32 указывает на TIB . Самый первый элемент TIB это указатель на последний обработчик в цепочке . Мы сохраняем его в стеке и записываем туда адрес своего обработчика. Эта структура называется _EXCEPTION_REGISTRATION, это простейший односвязный список, и эти элементы хранятся прямо в стеке.

Листинг 68.1: MSVC/VC/crt/src/exsup.inc

```
\_EXCEPTION\_REGISTRATION struc
     prev    dd      ?
     handler dd      ?
\_EXCEPTION\_REGISTRATION ends
```

Так что каждое поле «handler» указывает на обработчик, а каждое поле «prev» указывает на предыдущую структуру в стеке. Самая последняя структура имеет 0xFFFFFFFF (-1) в поле «prev».



После инсталляции своего обработчика, вызываем `RaiseException()` [33]. Это пользовательские исключения. Обработчик проверяет код. Если код 0xE1223344, то он возвращает `ExceptionContinueExecution`, что сигнализирует системе что обработчик скорректировал состояние CPU (обычно это регистры EIP/ESP) и что ОС может возобновить исполнение треда . Если вы немного измените код так что обработчик будет возвращать `ExceptionContinueSearch`, то ОС будет вызывать остальные обработчики в цепочке, и вряд ли найдется тот, кто обработает ваше исключение, ведь информации о нем (вернее, его коде) ни у кого нет . Вы увидите стандартное окно Windows о падении процесса.

Какова разница между системными исключениями и пользовательскими? Вот системные:

как определен в WinBase.h	как определен в ntstatus.h	численное значение
EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION	STATUS_ACCESS_VIOLATION	0xC0000005
EXCEPTION_DATATYPE_MISALIGNMENT	STATUS_DATATYPE_MISALIGNMENT	0x80000002
EXCEPTION_BREAKPOINT	STATUS_BREAKPOINT	0x80000003
EXCEPTION_SINGLE_STEP	STATUS_SINGLE_STEP	0x80000004
EXCEPTION_ARRAY_BOUNDS_EXCEEDED	STATUS_ARRAY_BOUNDS_EXCEEDED	0xC000008C
EXCEPTION_FLT_DENORMAL_OPERAND	STATUS_FLOAT_DENORMAL_OPERAND	0xC000008D
EXCEPTION_FLT_DIVIDE_BY_ZERO	STATUS_FLOAT_DIVIDE_BY_ZERO	0xC000008E
EXCEPTION_FLT_INEXACT_RESULT	STATUS_FLOAT_INEXACT_RESULT	0xC000008F
EXCEPTION_FLT_INVALID_OPERATION	STATUS_FLOAT_INVALID_OPERATION	0xC0000090
EXCEPTION_FLT_OVERFLOW	STATUS_FLOAT_OVERFLOW	0xC0000091
EXCEPTION_FLT_STACK_CHECK	STATUS_FLOAT_STACK_CHECK	0xC0000092
EXCEPTION_FLT_UNDERFLOW	STATUS_FLOAT_UNDERFLOW	0xC0000093
EXCEPTION_INT_DIVIDE_BY_ZERO	STATUS_INTEGER_DIVIDE_BY_ZERO	0xC0000094
EXCEPTION_INT_OVERFLOW	STATUS_INTEGER_OVERFLOW	0xC0000095
EXCEPTION_PRIV_INSTRUCTION	STATUS_PRIVILEGED_INSTRUCTION	0xC0000096
EXCEPTION_IN_PAGE_ERROR	STATUS_IN_PAGE_ERROR	0xC0000006
EXCEPTION_ILLEGAL_INSTRUCTION	STATUS_ILLEGAL_INSTRUCTION	0xC000001D
EXCEPTION_NONCONTINUABLE_EXCEPTION	STATUS_NONCONTINUABLE_EXCEPTION	0xC0000025
EXCEPTION_STACK_OVERFLOW	STATUS_STACK_OVERFLOW	0xC00000FD
EXCEPTION_INVALID_DISPOSITION	STATUS_INVALID_DISPOSITION	0xC0000026
EXCEPTION_GUARD_PAGE	STATUS_GUARD_PAGE_VIOLATION	0x80000001
EXCEPTION_INVALID_HANDLE	STATUS_INVALID_HANDLE	0xC0000008
EXCEPTION_POSSIBLE_DEADLOCK	STATUS_POSSIBLE_DEADLOCK	0xC0000194
CONTROL_C_EXIT	STATUS_CONTROL_C_EXIT	0xC000013A

Так определяется код:

31	29	28	27 … 16	15 … 0
S	U	0	Facility code	Error code

[33] MSDN

S это код статуса: 11 — ошибка; 10 — предупреждение; 01 — информация; 00 — успех. U — является ли этот код пользовательским, а не системным.

Вот почему мы выбрали 0xE1223344 — 0xE (1110b) означает что это 1) пользовательское исключение; 2) ошибка. Хотя, если быть честным, этот пример нормально работает и без этих старших бит .

Далее мы пытаемся прочитать значение из памяти по адресу 0. Конечно, в win32 по этому адресу обычно ничего нет, и сработает исключение . Однако, первый обработчик, который будет заниматься этим делом — ваш, и он узнает об этом первым, проверяя код на соответствие с константной `EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION` .

А если заглянуть в то что получилось на ассемблере, то можно увидеть, что код читающий из памяти по адресу 0, выглядит так:

Листинг 68.2: MSVC 2010

```
        ...
        xor     eax, eax
        mov     eax, DWORD PTR [eax] ; exception will occur here
        push    eax
        push    OFFSET msg
        call    _printf
        add     esp, 8
        ...
```

Возможно ли «на лету» исправить ошибку и предложить программе исполняться далее ? Да, наш обработчик может изменить значение в EAX и предложить ОС исполнить эту же инструкцию еще раз . Что мы и делаем. `printf()` напечатает 1234, потому что после работы нашего обработчика, EAX будет не 0, а будет содержать адрес глобальной переменной `new_value`. Программа будет исполняться далее.

Собственно, вот что происходит: срабатывает защита менеджера памяти в CPU, он останавливает работу треда, отыскивает в ядре Windows обработчик исключений, тот, в свою очередь, начинает вызывать обработчики из цепочки SEH, по одному .

Мы компилируем это всё в MSVC 2010, но конечно же, нет никакой гарантии что для указателя будет использован именно регистр EAX.

Этот трюк с подменой адреса эффектно выглядит, и мы рассматриваем его здесь для наглядной иллюстрации работы SEH. Тем не менее, трудно припомнить, применяется ли где-то подобное на практике для исправления ошибок «на лету».

Почему SEH-записи хранятся именно в стеке а не в каком-то другом месте ? Вероятно, потому что ОС не нужно заботиться об освобождении этой информации, эти записи просто пропадают как ненужные когда функция заканчивает работу. Это чем-то похоже на alloca(): (5.2.4 (стр. 28)).

68.3.2. Теперь вспомним MSVC

Должно быть, программистам Microsoft были нужны исключения в Си, но не в Си++, так что они добавили нестандартное расширение Си в MSVC [34]. Оно не связано с исключениями в Си++.

```
__try
{
    ...
}
__except(filter code)
{
    handler code
}
```

Блок «finally» может присутствовать вместо код обработчика:

```
__try
{
    ...
}
__finally
{
    ...
}
```

[34] MSDN

Код-фильтр — это выражение, отвечающее на вопрос, соответствует ли код этого обработчика к поднятому исключению . Если ваш код слишком большой и не помещается в одно выражение, отдельная функция-фильтр может быть определена .

Таких конструкций много в ядре Windows. Вот несколько примеров оттуда (WRK):

Листинг 68.3: WRK-v1.2/base/ntos/ob/obwait.c

```
try {

    KeReleaseMutant( (PKMUTANT)SignalObject,
                     MUTANT_INCREMENT,
                     FALSE,
                     TRUE );

} except((GetExceptionCode () == STATUS_ABANDONED ||
          GetExceptionCode () == STATUS_MUTANT_NOT_OWNED)?
             EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER :
             EXCEPTION_CONTINUE_SEARCH) {
    Status = GetExceptionCode();

    goto WaitExit;
}
```

Листинг 68.4: WRK-v1.2/base/ntos/cache/cachesub.c

```
try {

    RtlCopyBytes( (PVOID)((PCHAR)CacheBuffer + PageOffset),
                  UserBuffer,
                  MorePages ?
                    (PAGE_SIZE - PageOffset) :
                    (ReceivedLength - PageOffset) );

} except( CcCopyReadExceptionFilter( GetExceptionInformation(),
                                                          &Status ) ) {
```

Вот пример кода-фильтра:

Листинг 68.5: WRK-v1.2/base/ntos/cache/copysup.c

```
LONG
CcCopyReadExceptionFilter(
    IN PEXCEPTION_POINTERS ExceptionPointer,
    IN PNTSTATUS ExceptionCode
    )

/*++

Routine Description:

    This routine serves as a exception filter and has the special job of
    extracting the "real" I/O error when Mm raises STATUS_IN_PAGE_ERROR
    beneath us.

Arguments:

    ExceptionPointer - A pointer to the exception record that contains
                       the real Io Status.

    ExceptionCode - A pointer to an NTSTATUS that is to receive the real
                    status.

Return Value:

    EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER

--*/

{
    *ExceptionCode = ExceptionPointer->ExceptionRecord->ExceptionCode;
```

```
    if ( (*ExceptionCode == STATUS_IN_PAGE_ERROR) &&
         (ExceptionPointer->ExceptionRecord->NumberParameters >= 3) ) {

        *ExceptionCode = (NTSTATUS) ExceptionPointer->ExceptionRecord->ExceptionInformation[2];
    }

    ASSERT( !NT_SUCCESS(*ExceptionCode) );

    return EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER;
}
```

Внутри, SEH это расширение исключений поддерживаемых OS. Но функция обработчик теперь или `_except_handler3` (для SEH3) или `_except_handler4` (для SEH4). Код обработчика от MSVC, расположен в его библиотеках, или же в msvcr*.dll. Очень важно понимать, что SEH это специфичное для MSVC. Другие win32-компиляторы могут предлагать что-то совершенно другое.

SEH3

SEH3 имеет `_except_handler3` как функцию-обработчик, и расширяет структуру `_EXCEPTION_REGISTRATION` добавляя указатель на *scope table* и переменную *previous try level*. SEH4 расширяет *scope table* добавляя еще 4 значения связанных с защитой от переполнения буфера .

scope table это таблица, состоящая из указателей на код фильтра и обработчика, для каждого уровня вложенности *try/except*.



И снова, очень важно понимать, что OS заботится только о полях *prev/handle* , и больше ничего. Это работа функции `_except_handler3` читать другие поля, читать *scope table* и решать, какой обработчик исполнять и когда.

Исходный код функции _except_handler3 закрыт. Хотя, Sanos OS, имеющая слой совместимости с win32, имеет некоторые функции написанные заново, которые в каком-то смысле эквивалентны тем что в Windows [35]. Другие попытки реализации имеются в Wine[36] и ReactOS[37].

Если указатель *filter* ноль, *handler* указывает на код *finally* .

Во время исполнения, значение *previous try level* в стеке меняется, чтобы функция _except_handler3 знала о текущем уровне вложенности, чтобы знать, какой элемент таблицы *scope table* использовать.

SEH3: пример с одним блоком try/except

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <excpt.h>

int main()
{
    int* p = NULL;
    __try
    {
        printf("hello #1!\n");
        *p = 13;    // causes an access violation exception;
        printf("hello #2!\n");
    }
    __except(GetExceptionCode()==EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION ?
            EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER : EXCEPTION_CONTINUE_SEARCH)
    {
        printf("access violation, can't recover\n");
    }
}
```

Листинг 68.6: MSVC 2003

```
$SG74605 DB    'hello #1!', 0aH, 00H
$SG74606 DB    'hello #2!', 0aH, 00H
$SG74608 DB    'access violation, can''t recover', 0aH, 00H
_DATA    ENDS

; scope table:
CONST     SEGMENT
$T74622   DD    0ffffffffH    ; previous try level
          DD    FLAT:$L74617  ; filter
          DD    FLAT:$L74618  ; handler

CONST    ENDS
_TEXT    SEGMENT
$T74621 = -32 ; size = 4
_p$ = -28     ; size = 4
__$SEHRec$ = -24 ; size = 24
_main    PROC NEAR
    push   ebp
    mov    ebp, esp
    push   -1                            ; previous try level
    push   OFFSET FLAT:$T74622           ; scope table
    push   OFFSET FLAT:__except_handler3 ; handler
    mov    eax, DWORD PTR fs:__except_list
    push   eax                           ; prev
    mov    DWORD PTR fs:__except_list, esp
    add    esp, -16
; 3 registers to be saved:
    push   ebx
    push   esi
    push   edi
    mov    DWORD PTR __$SEHRec$[ebp], esp
    mov    DWORD PTR _p$[ebp], 0
```

[35] http://go.yurichev.com/17058
[36] GitHub
[37] http://go.yurichev.com/17060

```
    mov    DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], 0  ; previous try level
    push   OFFSET FLAT:$SG74605 ; 'hello #1!'
    call   _printf
    add    esp, 4
    mov    eax, DWORD PTR _p$[ebp]
    mov    DWORD PTR [eax], 13
    push   OFFSET FLAT:$SG74606 ; 'hello #2!'
    call   _printf
    add    esp, 4
    mov    DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], -1  ; previous try level
    jmp    SHORT $L74616

    ; filter code:
$L74617:
$L74627:
    mov    ecx, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+4]
    mov    edx, DWORD PTR [ecx]
    mov    eax, DWORD PTR [edx]
    mov    DWORD PTR $T74621[ebp], eax
    mov    eax, DWORD PTR $T74621[ebp]
    sub    eax, -1073741819; c0000005H
    neg    eax
    sbb    eax, eax
    inc    eax
$L74619:
$L74626:
    ret    0

    ; handler code:
$L74618:
    mov    esp, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp]
    push   OFFSET FLAT:$SG74608 ; 'access violation, can''t recover'
    call   _printf
    add    esp, 4
    mov    DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], -1 ; setting previous try level back to -1
$L74616:
    xor    eax, eax
    mov    ecx, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+8]
    mov    DWORD PTR fs:__except_list, ecx
    pop    edi
    pop    esi
    pop    ebx
    mov    esp, ebp
    pop    ebp
    ret    0
_main    ENDP
_TEXT    ENDS
END
```

Здесь мы видим, как структура SEH конструируется в стеке. *Scope table* расположена в сегменте CONST — действительно, эти поля не будут меняться. Интересно, как меняется переменная *previous try level*. Исходное значение 0xFFFFFFFF (-1). Момент, когда тело `try` открывается, обозначен инструкцией, записывающей 0 в эту переменную. В момент, когда тело `try` закрывается, -1 возвращается в нее назад. Мы также видим адреса кода фильтра и обработчика. Так мы можем легко увидеть структуру конструкций *try/except* в функции .

Так как код инициализации SEH-структур в прологе функций может быть общим для нескольких функций, иногда компилятор вставляет в прологе вызов функции `SEH_prolog()`, которая всё это делает . А код для деинициализации SEH в функции `SEH_epilog()` .

Запустим этот пример в tracer:

```
tracer.exe -l:2.exe --dump-seh
```

Листинг 68.7: tracer.exe output

```
EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION at 2.exe!main+0x44 (0x401054) ExceptionInformation[0]=1
EAX=0x00000000 EBX=0x7efde000 ECX=0x0040cbc8 EDX=0x0008e3c8
ESI=0x00001db1 EDI=0x00000000 EBP=0x0018feac ESP=0x0018fe80
EIP=0x00401054
```

```
FLAGS=AF IF RF
* SEH frame at 0x18fe9c prev=0x18ff78 handler=0x401204 (2.exe!_except_handler3)
SEH3 frame. previous trylevel=0
scopetable entry[0]. previous try level=-1, filter=0x401070 (2.exe!main+0x60) handler=0x401088 (2.exe!↙
    ↳ main+0x78)
* SEH frame at 0x18ff78 prev=0x18ffc4 handler=0x401204 (2.exe!_except_handler3)
SEH3 frame. previous trylevel=0
scopetable entry[0]. previous try level=-1, filter=0x401531 (2.exe!mainCRTStartup+0x18d) handler=0↙
    ↳ x401545 (2.exe!mainCRTStartup+0x1a1)
* SEH frame at 0x18ffc4 prev=0x18ffe4 handler=0x771f71f5 (ntdll.dll!__except_handler4)
SEH4 frame. previous trylevel=0
SEH4 header:    GSCookieOffset=0xfffffffe GSCookieXOROffset=0x0
                EHCookieOffset=0xffffffcc EHCookieXOROffset=0x0
scopetable entry[0]. previous try level=-2, filter=0x771f74d0 (ntdll.dll!___safe_se_handler_table+0x20↙
    ↳ ) handler=0x771f90eb (ntdll.dll!_TppTerminateProcess@4+0x43)
* SEH frame at 0x18ffe4 prev=0xffffffff handler=0x77247428 (ntdll.dll!_FinalExceptionHandler@16)
```

Мы видим, что цепочка SEH состоит из 4-х обработчиков.

Первые два расположены в нашем примере. Два? Но ведь мы же сделали только один? Да, второй был установлен в CRT-функции `_mainCRTStartup()`, и судя по всему, он обрабатывает как минимум исключения связанные с FPU . Его код можно посмотреть в инсталляции MSVC: `crt/src/winxfltr.c`.

Третий это SEH4 в ntdll.dll, и четвертый это обработчик, не имеющий отношения к MSVC, расположенный в ntdll.dll, имеющий «говорящее» название функции.

Как видно, в цепочке присутствуют обработчики трех типов: один не связан с MSVC вообще (последний) и два связанных с MSVC : SEH3 и SEH4.

SEH3: пример с двумя блоками try/except

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <excpt.h>

int filter_user_exceptions (unsigned int code, struct _EXCEPTION_POINTERS *ep)
{
    printf("in filter. code=0x%08X\n", code);
    if (code == 0x112233)
    {
        printf("yes, that is our exception\n");
        return EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER;
    }
    else
    {
        printf("not our exception\n");
        return EXCEPTION_CONTINUE_SEARCH;
    };
}
int main()
{
    int* p = NULL;
    __try
    {
        __try
        {
            printf ("hello!\n");
            RaiseException (0x112233, 0, 0, NULL);
            printf ("0x112233 raised. now let's crash\n");
            *p = 13;    // causes an access violation exception;
        }
        __except(GetExceptionCode()==EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION ?
                EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER : EXCEPTION_CONTINUE_SEARCH)
        {
            printf("access violation, can't recover\n");
        }
    }
```

```
    __except(filter_user_exceptions(GetExceptionCode(), GetExceptionInformation()))
    {
        // the filter_user_exceptions() function answering to the question
        // "is this exception belongs to this block?"
        // if yes, do the follow:
        printf("user exception caught\n");
    }
}
```

Теперь здесь два блока `try`. Так что *scope table* теперь содержит два элемента, один элемент на каждый блок . *Previous try level* меняется вместе с тем, как исполнение доходит до очередного `try`-блока, либо выходит из него.

Листинг 68.8: MSVC 2003

```
$SG74606 DB    'in filter. code=0x%08X', 0aH, 00H
$SG74608 DB    'yes, that is our exception', 0aH, 00H
$SG74610 DB    'not our exception', 0aH, 00H
$SG74617 DB    'hello!', 0aH, 00H
$SG74619 DB    '0x112233 raised. now let''s crash', 0aH, 00H
$SG74621 DB    'access violation, can''t recover', 0aH, 00H
$SG74623 DB    'user exception caught', 0aH, 00H

_code$ = 8   ; size = 4
_ep$ = 12    ; size = 4
_filter_user_exceptions PROC NEAR
    push   ebp
    mov    ebp, esp
    mov    eax, DWORD PTR _code$[ebp]
    push   eax
    push   OFFSET FLAT:$SG74606 ; 'in filter. code=0x%08X'
    call   _printf
    add    esp, 8
    cmp    DWORD PTR _code$[ebp], 1122867; 00112233H
    jne    SHORT $L74607
    push   OFFSET FLAT:$SG74608 ; 'yes, that is our exception'
    call   _printf
    add    esp, 4
    mov    eax, 1
    jmp    SHORT $L74605
$L74607:
    push   OFFSET FLAT:$SG74610 ; 'not our exception'
    call   _printf
    add    esp, 4
    xor    eax, eax
$L74605:
    pop    ebp
    ret    0
_filter_user_exceptions ENDP

; scope table:
CONST    SEGMENT
$T74644   DD    0ffffffffH   ; previous try level for outer block
          DD    FLAT:$L74634 ; outer block filter
          DD    FLAT:$L74635 ; outer block handler
          DD    00H          ; previous try level for inner block
          DD    FLAT:$L74638 ; inner block filter
          DD    FLAT:$L74639 ; inner block handler
CONST    ENDS

$T74643 = -36     ; size = 4
$T74642 = -32     ; size = 4
_p$ = -28         ; size = 4
__$SEHRec$ = -24  ; size = 24
_main    PROC NEAR
    push   ebp
    mov    ebp, esp
    push   -1 ; previous try level
    push   OFFSET FLAT:$T74644
    push   OFFSET FLAT:__except_handler3
    mov    eax, DWORD PTR fs:__except_list
    push   eax
```

```
    mov    DWORD PTR fs:__except_list, esp
    add    esp, -20
    push   ebx
    push   esi
    push   edi
    mov    DWORD PTR __$SEHRec$[ebp], esp
    mov    DWORD PTR _p$[ebp], 0
    mov    DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], 0 ; outer try block entered. set previous try level to 0
    mov    DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], 1 ; inner try block entered. set previous try level to 1
    push   OFFSET FLAT:$SG74617 ; 'hello!'
    call   _printf
    add    esp, 4
    push   0
    push   0
    push   0
    push   1122867    ; 00112233H
    call   DWORD PTR __imp__RaiseException@16
    push   OFFSET FLAT:$SG74619 ; '0x112233 raised. now let''s crash'
    call   _printf
    add    esp, 4
    mov    eax, DWORD PTR _p$[ebp]
    mov    DWORD PTR [eax], 13
    mov    DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], 0 ; inner try block exited. set previous try level back to 0
    jmp    SHORT $L74615

; inner block filter:
$L74638:
$L74650:
    mov    ecx, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+4]
    mov    edx, DWORD PTR [ecx]
    mov    eax, DWORD PTR [edx]
    mov    DWORD PTR $T74643[ebp], eax
    mov    eax, DWORD PTR $T74643[ebp]
    sub    eax, -1073741819; c0000005H
    neg    eax
    sbb    eax, eax
    inc    eax
$L74640:
$L74648:
    ret    0

; inner block handler:
$L74639:
    mov    esp, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp]
    push   OFFSET FLAT:$SG74621 ; 'access violation, can''t recover'
    call   _printf
    add    esp, 4
    mov    DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], 0 ; inner try block exited. set previous try level back to 0

$L74615:
    mov    DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], -1 ; outer try block exited, set previous try level back to ↙
    ↳ -1
    jmp    SHORT $L74633

; outer block filter:
$L74634:
$L74651:
    mov    ecx, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+4]
    mov    edx, DWORD PTR [ecx]
    mov    eax, DWORD PTR [edx]
    mov    DWORD PTR $T74642[ebp], eax
    mov    ecx, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+4]
    push   ecx
    mov    edx, DWORD PTR $T74642[ebp]
    push   edx
    call   _filter_user_exceptions
    add    esp, 8
$L74636:
$L74649:
    ret    0
```

```
; outer block handler:
$L74635:
    mov     esp, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp]
    push    OFFSET FLAT:$SG74623 ; 'user exception caught'
    call    _printf
    add     esp, 4
    mov     DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], -1 ; both try blocks exited. set previous try level back to ↙
    ↳ -1
$L74633:
    xor     eax, eax
    mov     ecx, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+8]
    mov     DWORD PTR fs:__except_list, ecx
    pop     edi
    pop     esi
    pop     ebx
    mov     esp, ebp
    pop     ebp
    ret     0
_main    ENDP
```

Если установить точку останова на функцию `printf()` вызываемую из обработчика, мы можем увидеть, что добавился еще один SEH-обработчик. Наверное, это еще какая-то дополнительная механика, скрытая внутри процесса обработки исключений . Тут мы также видим *scope table* состоящую из двух элементов .

```
tracer.exe -l:3.exe bpx=3.exe!printf --dump-seh
```

Листинг 68.9: tracer.exe output

```
(0) 3.exe!printf
EAX=0x0000001b EBX=0x00000000 ECX=0x0040cc58 EDX=0x0008e3c8
ESI=0x00000000 EDI=0x00000000 EBP=0x0018f840 ESP=0x0018f838
EIP=0x004011b6
FLAGS=PF ZF IF
* SEH frame at 0x18f88c prev=0x18fe9c handler=0x771db4ad (ntdll.dll!ExecuteHandler2@20+0x3a)
* SEH frame at 0x18fe9c prev=0x18ff78 handler=0x4012e0 (3.exe!_except_handler3)
SEH3 frame. previous trylevel=1
scopetable entry[0]. previous try level=-1, filter=0x401120 (3.exe!main+0xb0) handler=0x40113b (3.exe!↙
    ↳ main+0xcb)
scopetable entry[1]. previous try level=0, filter=0x4010e8 (3.exe!main+0x78) handler=0x401100 (3.exe!↙
    ↳ main+0x90)
* SEH frame at 0x18ff78 prev=0x18ffc4 handler=0x4012e0 (3.exe!_except_handler3)
SEH3 frame. previous trylevel=0
scopetable entry[0]. previous try level=-1, filter=0x40160d (3.exe!mainCRTStartup+0x18d) handler=0↙
    ↳ x401621 (3.exe!mainCRTStartup+0x1a1)
* SEH frame at 0x18ffc4 prev=0x18ffe4 handler=0x771f71f5 (ntdll.dll!__except_handler4)
SEH4 frame. previous trylevel=0
SEH4 header:    GSCookieOffset=0xfffffffe GSCookieXOROffset=0x0
                EHCookieOffset=0xffffffcc EHCookieXOROffset=0x0
scopetable entry[0]. previous try level=-2, filter=0x771f74d0 (ntdll.dll!___safe_se_handler_table+0x20↙
    ↳ ) handler=0x771f90eb (ntdll.dll!_TppTerminateProcess@4+0x43)
* SEH frame at 0x18ffe4 prev=0xffffffff handler=0x77247428 (ntdll.dll!_FinalExceptionHandler@16)
```

SEH4

Во время атаки переполнения буфера (18.2 (стр. 274)) адрес *scope table* может быть перезаписан, так что начиная с MSVC 2005, SEH3 был дополнен защитой от переполнения буфера, до SEH4 . Указатель на *scope table* теперь про-XOR-ен с security cookie. *Scope table* расширена, теперь имеет заголовок, содержащий 2 указателя на *security cookies*. Каждый элемент имеет смешение внутри стека на другое значение: это адрес фрейма (EBP) также про-XOR-еный с `security_cookie` расположенный в стеке. Это значение будет прочитано во время обработки исключения и проверено на правильность. *Security cookie* в стеке случайное каждый раз, так что атакующий, как мы надеемся, не может предсказать его.

Изначальное значение *previous try level* это -2 в SEH4 вместо -1.



Оба примера скомпилированные в MSVC 2012 с SEH4:

Листинг 68.10: MSVC 2012: one try block example

```
$SG85485 DB    'hello #1!', 0aH, 00H
$SG85486 DB    'hello #2!', 0aH, 00H
$SG85488 DB    'access violation, can''t recover', 0aH, 00H

; scope table:
xdata$x          SEGMENT
__sehtable$_main DD 0ffffffeH   ; GS Cookie Offset
    DD           00H            ; GS Cookie XOR Offset
    DD           0ffffffccH     ; EH Cookie Offset
    DD           00H            ; EH Cookie XOR Offset
    DD           0ffffffeH      ; previous try level
    DD           FLAT:$LN12@main ; filter
    DD           FLAT:$LN8@main  ; handler
xdata$x          ENDS

$T2 = -36        ; size = 4
_p$ = -32        ; size = 4
tv68 = -28       ; size = 4
```

```
__$SEHRec$ = -24 ; size = 24
_main    PROC
    push   ebp
    mov    ebp, esp
    push   -2
    push   OFFSET __sehtable$_main
    push   OFFSET __except_handler4
    mov    eax, DWORD PTR fs:0
    push   eax
    add    esp, -20
    push   ebx
    push   esi
    push   edi
    mov    eax, DWORD PTR ___security_cookie
    xor    DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+16], eax ; xored pointer to scope table
    xor    eax, ebp
    push   eax                               ; ebp ^ security_cookie
    lea    eax, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+8] ; pointer to VC_EXCEPTION_REGISTRATION_RECORD
    mov    DWORD PTR fs:0, eax
    mov    DWORD PTR __$SEHRec$[ebp], esp
    mov    DWORD PTR _p$[ebp], 0
    mov    DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], 0 ; previous try level
    push   OFFSET $SG85485 ; 'hello #1!'
    call   _printf
    add    esp, 4
    mov    eax, DWORD PTR _p$[ebp]
    mov    DWORD PTR [eax], 13
    push   OFFSET $SG85486 ; 'hello #2!'
    call   _printf
    add    esp, 4
    mov    DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], -2 ; previous try level
    jmp    SHORT $LN6@main

; filter:
$LN7@main:
$LN12@main:
    mov    ecx, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+4]
    mov    edx, DWORD PTR [ecx]
    mov    eax, DWORD PTR [edx]
    mov    DWORD PTR $T2[ebp], eax
    cmp    DWORD PTR $T2[ebp], -1073741819 ; c0000005H
    jne    SHORT $LN4@main
    mov    DWORD PTR tv68[ebp], 1
    jmp    SHORT $LN5@main
$LN4@main:
    mov    DWORD PTR tv68[ebp], 0
$LN5@main:
    mov    eax, DWORD PTR tv68[ebp]
$LN9@main:
$LN11@main:
    ret    0

; handler:
$LN8@main:
    mov    esp, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp]
    push   OFFSET $SG85488 ; 'access violation, can''t recover'
    call   _printf
    add    esp, 4
    mov    DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], -2 ; previous try level
$LN6@main:
    xor    eax, eax
    mov    ecx, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+8]
    mov    DWORD PTR fs:0, ecx
    pop    ecx
    pop    edi
    pop    esi
    pop    ebx
    mov    esp, ebp
    pop    ebp
    ret    0
```

```
_main    ENDP
```

Листинг 68.11: MSVC 2012: two try blocks example

```
$SG85486 DB    'in filter. code=0x%08X', 0aH, 00H
$SG85488 DB    'yes, that is our exception', 0aH, 00H
$SG85490 DB    'not our exception', 0aH, 00H
$SG85497 DB    'hello!', 0aH, 00H
$SG85499 DB    '0x112233 raised. now let''s crash', 0aH, 00H
$SG85501 DB    'access violation, can''t recover', 0aH, 00H
$SG85503 DB    'user exception caught', 0aH, 00H

xdata$x    SEGMENT
__sehtable$_main DD 0fffffffeH         ; GS Cookie Offset
                 DD    00H             ; GS Cookie XOR Offset
                 DD    0ffffffc8H      ; EH Cookie Offset
                 DD    00H             ; EH Cookie Offset
                 DD    0ffffffffeH     ; previous try level for outer block
                 DD    FLAT:$LN19@main ; outer block filter
                 DD    FLAT:$LN9@main  ; outer block handler
                 DD    00H             ; previous try level for inner block
                 DD    FLAT:$LN18@main ; inner block filter
                 DD    FLAT:$LN13@main ; inner block handler
xdata$x    ENDS

$T2 = -40        ; size = 4
$T3 = -36        ; size = 4
_p$ = -32        ; size = 4
tv72 = -28       ; size = 4
__$SEHRec$ = -24 ; size = 24
_main    PROC
    push   ebp
    mov    ebp, esp
    push   -2  ; initial previous try level
    push   OFFSET __sehtable$_main
    push   OFFSET __except_handler4
    mov    eax, DWORD PTR fs:0
    push   eax ; prev
    add    esp, -24
    push   ebx
    push   esi
    push   edi
    mov    eax, DWORD PTR ___security_cookie
    xor    DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+16], eax       ; xored pointer to scope table
    xor    eax, ebp                                ; ebp ^ security_cookie
    push   eax
    lea    eax, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+8]        ; pointer to VC_EXCEPTION_REGISTRATION_RECORD
    mov    DWORD PTR fs:0, eax
    mov    DWORD PTR __$SEHRec$[ebp], esp
    mov    DWORD PTR _p$[ebp], 0
    mov    DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], 0 ; entering outer try block, setting previous try level=0
    mov    DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], 1 ; entering inner try block, setting previous try level=1
    push   OFFSET $SG85497 ; 'hello!'
    call   _printf
    add    esp, 4
    push   0
    push   0
    push   0
    push   1122867 ; 00112233H
    call   DWORD PTR __imp__RaiseException@16
    push   OFFSET $SG85499 ; '0x112233 raised. now let''s crash'
    call   _printf
    add    esp, 4
    mov    eax, DWORD PTR _p$[ebp]
    mov    DWORD PTR [eax], 13
    mov    DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], 0 ; exiting inner try block, set previous try level back to 0
    jmp    SHORT $LN2@main

; inner block filter:
$LN12@main:
```

```
$LN18@main:
    mov    ecx, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+4]
    mov    edx, DWORD PTR [ecx]
    mov    eax, DWORD PTR [edx]
    mov    DWORD PTR $T3[ebp], eax
    cmp    DWORD PTR $T3[ebp], -1073741819 ; c0000005H
    jne    SHORT $LN5@main
    mov    DWORD PTR tv72[ebp], 1
    jmp    SHORT $LN6@main
$LN5@main:
    mov    DWORD PTR tv72[ebp], 0
$LN6@main:
    mov    eax, DWORD PTR tv72[ebp]
$LN14@main:
$LN16@main:
    ret    0

; inner block handler:
$LN13@main:
    mov    esp, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp]
    push   OFFSET $SG85501 ; 'access violation, can''t recover'
    call   _printf
    add    esp, 4
    mov    DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], 0 ; exiting inner try block, setting previous try level back ↙
    ↳ to 0
$LN2@main:
    mov    DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], -2 ; exiting both blocks, setting previous try level back to ↙
    ↳ -2
    jmp    SHORT $LN7@main

; outer block filter:
$LN8@main:
$LN19@main:
    mov    ecx, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+4]
    mov    edx, DWORD PTR [ecx]
    mov    eax, DWORD PTR [edx]
    mov    DWORD PTR $T2[ebp], eax
    mov    ecx, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+4]
    push   ecx
    mov    edx, DWORD PTR $T2[ebp]
    push   edx
    call   _filter_user_exceptions
    add    esp, 8
$LN10@main:
$LN17@main:
    ret    0

; outer block handler:
$LN9@main:
    mov    esp, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp]
    push   OFFSET $SG85503 ; 'user exception caught'
    call   _printf
    add    esp, 4
    mov    DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+20], -2 ; exiting both blocks, setting previous try level back to ↙
    ↳ -2
$LN7@main:
    xor    eax, eax
    mov    ecx, DWORD PTR __$SEHRec$[ebp+8]
    mov    DWORD PTR fs:0, ecx
    pop    ecx
    pop    edi
    pop    esi
    pop    ebx
    mov    esp, ebp
    pop    ebp
    ret    0
_main    ENDP

_code$ = 8  ; size = 4
_ep$ = 12   ; size = 4
```

```
_filter_user_exceptions PROC
    push   ebp
    mov    ebp, esp
    mov    eax, DWORD PTR _code$[ebp]
    push   eax
    push   OFFSET $SG85486 ; 'in filter. code=0x%08X'
    call   _printf
    add    esp, 8
    cmp    DWORD PTR _code$[ebp], 1122867 ; 00112233H
    jne    SHORT $LN2@filter_use
    push   OFFSET $SG85488 ; 'yes, that is our exception'
    call   _printf
    add    esp, 4
    mov    eax, 1
    jmp    SHORT $LN3@filter_use
    jmp    SHORT $LN3@filter_use
$LN2@filter_use:
    push   OFFSET $SG85490 ; 'not our exception'
    call   _printf
    add    esp, 4
    xor    eax, eax
$LN3@filter_use:
    pop    ebp
    ret    0
_filter_user_exceptions ENDP
```

Вот значение *cookies*: `Cookie Offset` это разница между адресом записанного в стеке значения EBP и значения $EBP \oplus security\_cookie$ в стеке. `Cookie XOR Offset` это дополнительная разница между значением $EBP \oplus security\_cookie$ и тем что записано в стеке. Если это уравнение не верно, то процесс остановится из-за разрушения стека :

$$security\_cookie \oplus (CookieXOROffset + address\_of\_saved\_EBP) == stack[address\_of\_saved\_EBP + CookieOffset]$$

Если `Cookie Offset` равно -2, это значит, что оно не присутствует.

Проверка *cookies* также реализована в моем tracer, смотрите GitHub для деталей.

Возможность переключиться назад на SEH3 все еще присутствует в компиляторах после (и включая) MSVC 2005, нужно включить опцию `/GS-`, впрочем, CRT-код будет продолжать использовать SEH4.

68.3.3. Windows x64

Как видно, это не самая быстрая штука, устанавливать SEH-структуры в каждом прологе функции . Еще одна проблема производительности — это менять переменную *previous try level* много раз в течении исполнении функции. Так что в x64 всё сильно изменилось, теперь все указатели на `try`-блоки, функции фильтров и обработчиков, теперь записаны в другом PE-сегменте `.pdata`, откуда обработчик исключений ОС берет всю информацию .

Вот два примера из предыдущей секции, скомпилированных для x64:

Листинг 68.12: MSVC 2012

```
$SG86276 DB     'hello #1!', 0aH, 00H
$SG86277 DB     'hello #2!', 0aH, 00H
$SG86279 DB     'access violation, can''t recover', 0aH, 00H

pdata   SEGMENT
$pdata$main DD  imagerel $LN9
        DD      imagerel $LN9+61
        DD      imagerel $unwind$main
pdata   ENDS
pdata   SEGMENT
$pdata$main$filt$0 DD imagerel main$filt$0
        DD      imagerel main$filt$0+32
        DD      imagerel $unwind$main$filt$0
pdata   ENDS
xdata   SEGMENT
$unwind$main DD 020609H
        DD      030023206H
        DD      imagerel __C_specific_handler
        DD      01H
        DD      imagerel $LN9+8
```

```
        DD      imagerel $LN9+40
        DD      imagerel main$filt$0
        DD      imagerel $LN9+40
$unwind$main$filt$0 DD 020601H
        DD      050023206H
xdata   ENDS

_TEXT   SEGMENT
main    PROC
$LN9:
        push    rbx
        sub     rsp, 32
        xor     ebx, ebx
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG86276 ; 'hello #1!'
        call    printf
        mov     DWORD PTR [rbx], 13
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG86277 ; 'hello #2!'
        call    printf
        jmp     SHORT $LN8@main
$LN6@main:
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG86279 ; 'access violation, can''t recover'
        call    printf
        npad    1 ; align next label
$LN8@main:
        xor     eax, eax
        add     rsp, 32
        pop     rbx
        ret     0
main    ENDP
_TEXT   ENDS

text$x  SEGMENT
main$filt$0 PROC
        push    rbp
        sub     rsp, 32
        mov     rbp, rdx
$LN5@main$filt$:
        mov     rax, QWORD PTR [rcx]
        xor     ecx, ecx
        cmp     DWORD PTR [rax], -1073741819; c0000005H
        sete    cl
        mov     eax, ecx
$LN7@main$filt$:
        add     rsp, 32
        pop     rbp
        ret     0
        int     3
main$filt$0 ENDP
text$x  ENDS
```

Листинг 68.13: MSVC 2012

```
$SG86277 DB     'in filter. code=0x%08X', 0aH, 00H
$SG86279 DB     'yes, that is our exception', 0aH, 00H
$SG86281 DB     'not our exception', 0aH, 00H
$SG86288 DB     'hello!', 0aH, 00H
$SG86290 DB     '0x112233 raised. now let''s crash', 0aH, 00H
$SG86292 DB     'access violation, can''t recover', 0aH, 00H
$SG86294 DB     'user exception caught', 0aH, 00H

pdata   SEGMENT
$pdata$filter_user_exceptions DD imagerel $LN6
        DD      imagerel $LN6+73
        DD      imagerel $unwind$filter_user_exceptions
$pdata$main DD  imagerel $LN14
        DD      imagerel $LN14+95
        DD      imagerel $unwind$main
pdata   ENDS
pdata   SEGMENT
$pdata$main$filt$0 DD imagerel main$filt$0
```

```
        DD      imagerel main$filt$0+32
        DD      imagerel $unwind$main$filt$0
$pdata$main$filt$1 DD imagerel main$filt$1
        DD      imagerel main$filt$1+30
        DD      imagerel $unwind$main$filt$1
pdata   ENDS

xdata   SEGMENT
$unwind$filter_user_exceptions DD 020601H
        DD      030023206H
$unwind$main DD 020609H
        DD      030023206H
        DD      imagerel __C_specific_handler
        DD      02H
        DD      imagerel $LN14+8
        DD      imagerel $LN14+59
        DD      imagerel main$filt$0
        DD      imagerel $LN14+59
        DD      imagerel $LN14+8
        DD      imagerel $LN14+74
        DD      imagerel main$filt$1
        DD      imagerel $LN14+74
$unwind$main$filt$0 DD 020601H
        DD      050023206H
$unwind$main$filt$1 DD 020601H
        DD      050023206H
xdata   ENDS

_TEXT   SEGMENT
main    PROC
$LN14:
        push    rbx
        sub     rsp, 32
        xor     ebx, ebx
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG86288 ; 'hello!'
        call    printf
        xor     r9d, r9d
        xor     r8d, r8d
        xor     edx, edx
        mov     ecx, 1122867 ; 00112233H
        call    QWORD PTR __imp_RaiseException
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG86290 ; '0x112233 raised. now let''s crash'
        call    printf
        mov     DWORD PTR [rbx], 13
        jmp     SHORT $LN13@main
$LN11@main:
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG86292 ; 'access violation, can''t recover'
        call    printf
        npad    1 ; align next label
$LN13@main:
        jmp     SHORT $LN9@main
$LN7@main:
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG86294 ; 'user exception caught'
        call    printf
        npad    1 ; align next label
$LN9@main:
        xor     eax, eax
        add     rsp, 32
        pop     rbx
        ret     0
main    ENDP

text$x  SEGMENT
main$filt$0 PROC
        push    rbp
        sub     rsp, 32
        mov     rbp, rdx
$LN10@main$filt$:
        mov     rax, QWORD PTR [rcx]
        xor     ecx, ecx
```

```
        cmp     DWORD PTR [rax], -1073741819; c0000005H
        sete    cl
        mov     eax, ecx
$LN12@main$filt$:
        add     rsp, 32
        pop     rbp
        ret     0
        int     3
main$filt$0 ENDP

main$filt$1 PROC
        push    rbp
        sub     rsp, 32
        mov     rbp, rdx
$LN6@main$filt$:
        mov     rax, QWORD PTR [rcx]
        mov     rdx, rcx
        mov     ecx, DWORD PTR [rax]
        call    filter_user_exceptions
        npad    1 ; align next label
$LN8@main$filt$:
        add     rsp, 32
        pop     rbp
        ret     0
        int     3
main$filt$1 ENDP
text$x  ENDS

_TEXT   SEGMENT
code$ = 48
ep$ = 56
filter_user_exceptions PROC
$LN6:
        push    rbx
        sub     rsp, 32
        mov     ebx, ecx
        mov     edx, ecx
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG86277 ; 'in filter. code=0x%08X'
        call    printf
        cmp     ebx, 1122867; 00112233H
        jne     SHORT $LN2@filter_use
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG86279 ; 'yes, that is our exception'
        call    printf
        mov     eax, 1
        add     rsp, 32
        pop     rbx
        ret     0
$LN2@filter_use:
        lea     rcx, OFFSET FLAT:$SG86281 ; 'not our exception'
        call    printf
        xor     eax, eax
        add     rsp, 32
        pop     rbx
        ret     0
filter_user_exceptions ENDP
_TEXT   ENDS
```

Смотрите [Sko12] для более детального описания.

Помимо информации об исключениях, секция `.pdata` также содержит начала и концы почти всех функций, так что эту информацию можно использовать в каких-либо утилитах, предназначенных для автоматизации анализа.

68.3.4. Больше о SEH

[Pie], [Sko12].

68.4. Windows NT: Критические секции

Критические секции в любой ОС очень важны в мультитредовой среде, используются в основном для обеспечения гарантии что только один тред будет иметь доступ к данным в один момент времени, блокируя остальные треды и прерывания.

Вот как объявлена структура CRITICAL_SECTION объявлена в линейке OS Windows NT:

Листинг 68.14: (Windows Research Kernel v1.2) public/sdk/inc/nturtl.h

```
typedef struct _RTL_CRITICAL_SECTION {
    PRTL_CRITICAL_SECTION_DEBUG DebugInfo;

    //
    //  The following three fields control entering and exiting the critical
    //  section for the resource
    //

    LONG LockCount;
    LONG RecursionCount;
    HANDLE OwningThread;        // from the thread's ClientId->UniqueThread
    HANDLE LockSemaphore;
    ULONG_PTR SpinCount;        // force size on 64-bit systems when packed
} RTL_CRITICAL_SECTION, *PRTL_CRITICAL_SECTION;
```

Вот как работает функция EnterCriticalSection():

Листинг 68.15: Windows 2008/ntdll.dll/x86 (begin)

```
_RtlEnterCriticalSection@4

var_C           = dword ptr -0Ch
var_8           = dword ptr -8
var_4           = dword ptr -4
arg_0           = dword ptr  8

                mov     edi, edi
                push    ebp
                mov     ebp, esp
                sub     esp, 0Ch
                push    esi
                push    edi
                mov     edi, [ebp+arg_0]
                lea     esi, [edi+4] ; LockCount
                mov     eax, esi
                lock btr dword ptr [eax], 0
                jnb     wait ; jump if CF=0

loc_7DE922DD:
                mov     eax, large fs:18h
                mov     ecx, [eax+24h]
                mov     [edi+0Ch], ecx
                mov     dword ptr [edi+8], 1
                pop     edi
                xor     eax, eax
                pop     esi
                mov     esp, ebp
                pop     ebp
                retn    4

... skipped
```

Самая важная инструкция в этом фрагменте кода — это BTR (с префиксом LOCK): нулевой бит сохраняется в флаге CF и очищается в памяти . Это атомарная операция, блокирующая доступ всех остальных процессоров к этому значению в памяти (обратите внимание на префикс LOCK перед инструкцией BTR. Если бит в LockCount является 1, хорошо, сбросить его и вернуться из функции: мы в критической секции . Если нет — критическая секция уже занята другим тредом, тогда ждем .
Ожидание там сделано через вызов WaitForSingleObject().

А вот как работает функция LeaveCriticalSection():

Листинг 68.16: Windows 2008/ntdll.dll/x86 (begin)

```
_RtlLeaveCriticalSection@4 proc near

arg_0           = dword ptr  8

                mov     edi, edi
                push    ebp
                mov     ebp, esp
                push    esi
                mov     esi, [ebp+arg_0]
                add     dword ptr [esi+8], 0FFFFFFFFh ; RecursionCount
                jnz     short loc_7DE922B2
                push    ebx
                push    edi
                lea     edi, [esi+4]    ; LockCount
                mov     dword ptr [esi+0Ch], 0
                mov     ebx, 1
                mov     eax, edi
                lock xadd [eax], ebx
                inc     ebx
                cmp     ebx, 0FFFFFFFFh
                jnz     loc_7DEA8EB7

loc_7DE922B0:
                pop     edi
                pop     ebx

loc_7DE922B2:
                xor     eax, eax
                pop     esi
                pop     ebp
                retn    4

... skipped
```

XADD это «обменять и прибавить». В данном случае, это значит прибавить 1 к значению в `LockCount`, сохранить результат в регистре EBX, и в то же время 1 записывается в `LockCount` . Эта операция также атомарная, потому что также имеет префикс LOCK, что означает, что другие CPU или ядра CPU в системе не будут иметь доступа к этой ячейке памяти .

Префикс LOCK очень важен: два треда, каждый из которых работает на разных CPU или ядрах CPU, могут попытаться одновременно войти в критическую секцию, одновременно модифицируя значение в памяти, и это может привести к непредсказуемым результатам.

Часть VII

Инструменты

Глава 69

Дизассемблер

69.1. IDA

Старая бесплатная версия доступна для скачивания [1].

Краткий справочник горячих клавиш: F.1 (стр. 982)

[1] hex-rays.com/products/ida/support/download_freeware.shtml

Глава 70

Отладчик

70.1. OllyDbg

Очень популярный отладчик пользовательской среды win32:
ollydbg.de.

Краткий справочник горячих клавиш: F.2 (стр. 982)

70.2. GDB

Не очень популярный отладчик у реверсеров, тем не менее, крайне удобный. Некоторые команды: F.5 (стр. 983).

70.3. tracer

Автор часто использует *tracer*[1] вместо отладчика.

Со временем, автор этих строк отказался использовать отладчик, потому что всё что ему нужно от него это иногда подсмотреть какие-либо аргументы какой-либо функции во время исполнения или состояние регистров в определенном месте. Каждый раз загружать отладчик для этого это слишком, поэтому родилась очень простая утилита *tracer*. Она консольная, запускается из командной строки, позволяет перехватывать исполнение функций, ставить точки останова на произвольные места, смотреть состояние регистров, модифицировать их, и т.д.

Но для учебы очень полезно трассировать код руками в отладчике, наблюдать как меняются значения регистров (например, как минимум классический SoftICE, OllyDbg, WinDbg подсвечивают измененные регистры), флагов, данные, менять их самому, смотреть реакцию, и т.д.

[1] yurichev.com

Глава 71

Трассировка системных вызовов

71.0.1. strace / dtruss

Позволяет показать, какие системные вызовы (syscalls(66 (стр. 702))) прямо сейчас вызывает процесс. Например:

```
# strace df -h

...

access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)      = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/lib/i386-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\220\232\1\0004\0\0\0"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=1770984, ...}) = 0
mmap2(NULL, 1780508, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0xb75b3000
```

В Mac OS X для этого же имеется dtruss.

В Cygwin также есть strace, впрочем, насколько известно, он показывает результаты только для .exe-файлов скомпилированных для среды самого cygwin.

Глава 72

Декомпиляторы

Пока существует только один публично доступный декомпилятор в Си высокого качества : Hex-Rays: hex-rays.com/products/decompiler/

Глава 73

Прочие инструменты

- Microsoft Visual Studio Express[1]: Усеченная бесплатная версия Visual Studio, пригодная для простых экспериментов. Некоторые полезные опции: F.3 (стр. 983).
- Hiew[2] для мелкой модификации кода в исполняемых файлах.
- binary grep: небольшая утилита для поиска констант (либо просто последовательности байт) в большом количестве файлов, включая неисполняемые: GitHub.

[1] visualstudio.com/en-US/products/visual-studio-express-vs
[2] hiew.ru

Часть VIII

Примеры RE-задач из реальности



Глава 74

Шутка с task manager (Windows Vista)

Посмотрим, сможем ли мы немного хакнуть Task Manager, чтобы он находил больше ядер в CPU, чем присутствует.

В начале задумаемся, откуда Task Manager знает количество ядер? В win32 имеется функция `GetSystemInfo()`, при помощи которой можно узнать. Но она не импортируется в `taskmgr.exe`. Есть еще одна в NTAPI, `NtQuerySystemInformation()`, которая используется в `taskmgr.exe` в ряде мест. Чтобы узнать количество ядер, нужно вызвать эту функцию с константной `SystemBasicInformation` в первом аргументе (а это ноль [1]).

Второй аргумент должен указывать на буфер, который примет всю информацию.

Так что нам нужно найти все вызовы функции `NtQuerySystemInformation(0, ?, ?, ?)`. Откроем `taskmgr.exe` в IDA. Что всегда хорошо с исполняемыми файлами от Microsoft, это то что IDA может скачать соответствующий PDB-файл именно для этого файла и добавить все имена функций. Видимо, Task Manager написан на Си++ и некоторые функции и классы имеют говорящие за себя имена. Тут есть классы CAdapter, CNetPage, CPerfPage, CProcInfo, CProcPage, CSvcPage, CTaskPage, CUserPage. Должно быть, каждый класс соответствует каждой вкладке в Task Manager.

Пройдемся по всем вызовам и добавим комментарий с числом, передающимся как первый аргумент. В некоторых местах напишем «not zero», потому что значение в тех местах однозначно не ноль, но что-то другое (больше об этом во второй части главы). А мы все-таки ищем ноль передаваемый как аргумент.



xrefs to __imp_NtQuerySystemInformation

Dire...	T.	Address	Text	
Up	p	wWinMain+50E	call	cs:__imp_NtQuerySystemInformation; 0
Up	p	wWinMain+542	call	cs:__imp_NtQuerySystemInformation; 2
Up	p	CPerfPage::TimerEvent(void)+200	call	cs:__imp_NtQuerySystemInformation; not zero
	p	InitPerfInfo(void)+2C	call	cs:__imp_NtQuerySystemInformation; 0
D...	p	InitPerfInfo(void)+F0	call	cs:__imp_NtQuerySystemInformation; 8
D...	p	CalcCpuTime(int)+5F	call	cs:__imp_NtQuerySystemInformation; 8
D...	p	CalcCpuTime(int)+248	call	cs:__imp_NtQuerySystemInformation; 2
D...	p	CPerfPage::CalcPhysicalMem(unsigned ...	call	cs:__imp_NtQuerySystemInformation; not zero
D...	p	CPerfPage::CalcPhysicalMem(unsigned ...	call	cs:__imp_NtQuerySystemInformation; not zero
D...	p	CProcPage::GetProcessInfo(void)+2B	call	cs:__imp_NtQuerySystemInformation; 5
D...	p	CProcPage::UpdateProcInfoArray(void)+...	call	cs:__imp_NtQuerySystemInformation; 0
D...	p	CProcPage::UpdateProcInfoArray(void)+...	call	cs:__imp_NtQuerySystemInformation; 2
D...	p	CProcPage::Initialize(HWND__ *)+201	call	cs:__imp_NtQuerySystemInformation; 0
D...	p	CProcPage::GetTaskListEx(void)+3C	call	cs:__imp_NtQuerySystemInformation; 5

Рис. 74.1: IDA: вызовы функции NtQuerySystemInformation()

Да, имена действительно говорящие сами за себя.

Когда мы внимательно изучим каждое место, где вызывается `NtQuerySystemInformation(0, ?, ?, ?)`, то быстро найдем то что нужно в функции `InitPerfInfo()`:

Листинг 74.1: taskmgr.exe (Windows Vista)

```
.text:10000B4B3          xor     r9d, r9d
.text:10000B4B6          lea     rdx, [rsp+0C78h+var_C58] ; buffer
.text:10000B4BB          xor     ecx, ecx
.text:10000B4BD          lea     ebp, [r9+40h]
.text:10000B4C1          mov     r8d, ebp
.text:10000B4C4          call    cs:__imp_NtQuerySystemInformation ; 0
```

[1] MSDN

```
.text:10000B4CA          xor     ebx, ebx
.text:10000B4CC          cmp     eax, ebx
.text:10000B4CE          jge     short loc_10000B4D7
.text:10000B4D0
.text:10000B4D0 loc_10000B4D0:                          ; CODE XREF: InitPerfInfo(void)+97
.text:10000B4D0                                         ; InitPerfInfo(void)+AF
.text:10000B4D0          xor     al, al
.text:10000B4D2          jmp     loc_10000B5EA
.text:10000B4D7 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:10000B4D7
.text:10000B4D7 loc_10000B4D7:                          ; CODE XREF: InitPerfInfo(void)+36
.text:10000B4D7          mov     eax, [rsp+0C78h+var_C50]
.text:10000B4DB          mov     esi, ebx
.text:10000B4DD          mov     r12d, 3E80h
.text:10000B4E3          mov     cs:?g_PageSize@@3KA, eax ; ulong g_PageSize
.text:10000B4E9          shr     eax, 0Ah
.text:10000B4EC          lea     r13, __ImageBase
.text:10000B4F3          imul    eax, [rsp+0C78h+var_C4C]
.text:10000B4F8          cmp     [rsp+0C78h+var_C20], bpl
.text:10000B4FD          mov     cs:?g_MEMMax@@3_JA, rax ; __int64 g_MEMMax
.text:10000B504          movzx   eax, [rsp+0C78h+var_C20] ; number of CPUs
.text:10000B509          cmova   eax, ebp
.text:10000B50C          cmp     al, bl
.text:10000B50E          mov     cs:?g_cProcessors@@3EA, al ; uchar g_cProcessors
```

`g_cProcessors` это глобальная переменная и это имя присвоено IDA в соответствии с PDB-файлом, скачанным с сервера символов Microsoft.

Байт берется из `var_C20`. И `var_C58` передается в `NtQuerySystemInformation()` как указатель на принимающий буфер. Разница между 0xC20 и 0xC58 это 0x38 (56). Посмотрим на формат структуры, который можно найти в MSDN:

```
typedef struct _SYSTEM_BASIC_INFORMATION {
    BYTE Reserved1[24];
    PVOID Reserved2[4];
    CCHAR NumberOfProcessors;
} SYSTEM_BASIC_INFORMATION;
```

Это система x64, так что каждый PVOID занимает здесь 8 байт. Так что все *reserved*-поля занимают $24+4*8=56$. О да, это значит, что `var_C20` в локальном стеке это именно поле `NumberOfProcessors` структуры `SYSTEM_BASIC_INFORMATION`.

Проверим нашу догадку. Скопируем `taskmgr.exe` из `C:\Windows\System32` в какую-нибудь другую папку (чтобы *Windows Resource Protection* не пыталась восстанавливать измененный `taskmgr.exe`).

Откроем его в Hiew и найдем это место:

```
01`0000B4F8: 40386C2458                    cmp         [rsp][058],bpl
01`0000B4FD: 48890544A00100                mov         [00000001`00025548],rax
01`0000B504: 0FB6442458                    movzx       eax,b,[rsp][058]
01`0000B509: 0F47C5                        cmova       eax,ebp
01`0000B50C: 3AC3                          cmp         al,bl
01`0000B50E: 880574950100                  mov         [00000001`00024A88],al
01`0000B514: 7645                          jbe         .00000001`0000B55B --3
01`0000B516: 488BFB                        mov         rdi,rbx
01`0000B519: 498BD4                       5mov         rdx,r12
01`0000B51C: 8BCD                          mov         ecx,ebp
```

Рис. 74.2: Hiew: найдем это место

Заменим инструкцию `MOVZX` на нашу. Сделаем вид что у нас 64 ядра процессора. Добавим дополнительную инструкцию NOP (потому что наша инструкция короче чем та что там сейчас):

```
00`0000A8F8: 40386C2458          cmp     [rsp][058],bpl
00`0000A8FD: 48890544A00100      mov     [000024948],rax
00`0000A904: 66B84000            mov     ax,00040 ;' @'
00`0000A908: 90                  nop
00`0000A909: 0F47C5              cmova   eax,ebp
00`0000A90C: 3AC3                cmp     al,bl
00`0000A90E: 880574950100        mov     [000023E88],al
00`0000A914: 7645                jbe     00000A95B
00`0000A916: 488BFB              mov     rdi,rbx
00`0000A919: 498BD4              mov     rdx,r12
00`0000A91C: 8BCD                mov     ecx,ebp
```

Рис. 74.3: Hiew: меняем инструкцию

И это работает! Конечно же, данные в графиках неправильные. Иногда, Task Manager даже показывает общую загрузку CPU более 100%.



Рис. 74.4: Обманутый Windows Task Manager

Самое большое число, при котором Task Manager не падает, это 64. Должно быть, Task Manager в Windows Vista не тестировался на компьютерах с большим количеством ядер. И, наверное, там есть внутри какие-то статичные структуры данных, ограниченные до 64-х ядер.

74.1. Использование LEA для загрузки значений

Иногда, LEA используется в `taskmgr.exe` вместо MOV для установки первого аргумента `NtQuerySystemInformation()`:

Листинг 74.2: taskmgr.exe (Windows Vista)

```
xor     r9d, r9d
div     dword ptr [rsp+4C8h+WndClass.lpfnWndProc]
lea     rdx, [rsp+4C8h+VersionInformation]
lea     ecx, [r9+2]     ; put 2 to ECX
mov     r8d, 138h
mov     ebx, eax
```

```
; ECX=SystemPerformanceInformation
                call    cs:__imp_NtQuerySystemInformation ; 2

                ...

                mov     r8d, 30h
                lea     r9, [rsp+298h+var_268]
                lea     rdx, [rsp+298h+var_258]
                lea     ecx, [r8-2Dh]   ; put 3 to ECX
; ECX=SystemTimeOfDayInformation
                call    cs:__imp_NtQuerySystemInformation ; not zero

                ...

                mov     rbp, [rsi+8]
                mov     r8d, 20h
                lea     r9, [rsp+98h+arg_0]
                lea     rdx, [rsp+98h+var_78]
                lea     ecx, [r8+2Fh]   ; put 0x4F to ECX
                mov     [rsp+98h+var_60], ebx
                mov     [rsp+98h+var_68], rbp
; ECX=SystemSuperfetchInformation
                call    cs:__imp_NtQuerySystemInformation ; not zero
```

Честно говоря, не ясно почему, но MSVC часто так делает. Может быть, это какая-то оптимизация и LEA работает быстрее или лучше, чем загрузка значения используя MOV?

Еще один пример подобного: 64.5.1 (стр. 693).

Глава 75

Шутка с игрой Color Lines

Это очень популярная игра с большим количеством реализаций. Возьмем одну из них, с названием BallTriX, от 1997, доступную бесплатно на http://go.yurichev.com/17311. Вот как она выглядит:



Рис. 75.1: Обычный вид игры

Посмотрим, сможем ли мы найти генератор псевдослучайных чисел и и сделать с ним одну шутку. IDA быстро распознает стандартную функцию `_rand` в `balltrix.exe` по адресу `0x00403DA0`. IDA также показывает, что она вызывается только из одного места:

```
.text:00402C9C sub_402C9C      proc near               ; CODE XREF: sub_402ACA+52
.text:00402C9C                                         ; sub_402ACA+64 ...
.text:00402C9C
.text:00402C9C arg_0           = dword ptr  8
.text:00402C9C
.text:00402C9C                 push    ebp
.text:00402C9D                 mov     ebp, esp
.text:00402C9F                 push    ebx
.text:00402CA0                 push    esi
.text:00402CA1                 push    edi
.text:00402CA2                 mov     eax, dword_40D430
.text:00402CA7                 imul    eax, dword_40D440
.text:00402CAE                 add     eax, dword_40D5C8
.text:00402CB4                 mov     ecx, 32000
.text:00402CB9                 cdq
.text:00402CBA                 idiv    ecx
.text:00402CBC                 mov     dword_40D440, edx
.text:00402CC2                 call    _rand
.text:00402CC7                 cdq
.text:00402CC8                 idiv    [ebp+arg_0]
.text:00402CCB                 mov     dword_40D430, edx
.text:00402CD1                 mov     eax, dword_40D430
.text:00402CD6                 jmp     $+5
.text:00402CDB                 pop     edi
.text:00402CDC                 pop     esi
.text:00402CDD                 pop     ebx
.text:00402CDE                 leave
.text:00402CDF                 retn
.text:00402CDF sub_402C9C      endp
```

Назовем её «random». Пока не будем концентрироваться на самом коде функции.

Эта функция вызывается из трех мест.

Вот первые два:

```
.text:00402B16                 mov     eax, dword_40C03C ; 10 here
.text:00402B1B                 push    eax
.text:00402B1C                 call    random
.text:00402B21                 add     esp, 4
.text:00402B24                 inc     eax
.text:00402B25                 mov     [ebp+var_C], eax
.text:00402B28                 mov     eax, dword_40C040 ; 10 here
.text:00402B2D                 push    eax
.text:00402B2E                 call    random
.text:00402B33                 add     esp, 4
```

Вот третье:

```
.text:00402BBB                 mov     eax, dword_40C058 ; 5 here
.text:00402BC0                 push    eax
.text:00402BC1                 call    random
.text:00402BC6                 add     esp, 4
.text:00402BC9                 inc     eax
```

Так что у функции только один аргумент. 10 передается в первых двух случаях и 5 в третьем. Мы также можем заметить, что размер доски 10*10 и здесь 5 возможных цветов. Это оно! Стандартная функция `rand()` возвращает число в пределах `0..0x7FFF` и это неудобно, так что многие программисты пишут свою функцию, возвращающую случайное число в некоторых заданных пределах. В нашем случае, предел это $0..n-1$ и n передается как единственный аргумент в функцию. Мы можем быстро проверить это в отладчике.

Сделаем так, чтобы третий вызов функции всегда возвращал ноль. В начале заменим три инструкции (`PUSH/CALL/ADD`) на NOPs. Затем добавим инструкцию `XOR EAX, EAX`, для очистки регистра EAX.

```
.00402BB8: 83C410         add         esp,010
.00402BBB: A158C04000     mov         eax,[00040C058]
.00402BC0: 31C0           xor         eax,eax
```

```
.00402BC2: 90             nop
.00402BC3: 90             nop
.00402BC4: 90             nop
.00402BC5: 90             nop
.00402BC6: 90             nop
.00402BC7: 90             nop
.00402BC8: 90             nop
.00402BC9: 40             inc         eax
.00402BCA: 8B4DF8         mov         ecx,[ebp][-8]
.00402BCD: 8D0C49         lea         ecx,[ecx][ecx]*2
.00402BD0: 8B15F4D54000   mov         edx,[00040D5F4]
```

Что мы сделали, это заменили вызов функции `random()` на код, всегда возвращающий ноль.

Теперь запустим:



Рис. 75.2: Шутка сработала

О да, это работает[1].

Но почему аргументы функции `random()` это глобальные переменные? Это просто потому что в настройках игры можно изменять размер доски, так что эти параметры не фиксированы. 10 и 5 это просто значения по умолчанию.

[1] Автор этой книги однажды сделал это как шутку для его сотрудников, в надежде что они перестанут играть. Надежды не оправдались.

Глава 76

Сапёр (Windows XP)

Для тех, кто не очень хорошо играет в Сапёра (Minesweeper), можно попробовать найти все скрытые мины в отладчике.

Как мы знаем, Сапёр располагает мины случайным образом, так что там должен быть генератор случайных чисел или вызов стандартной функции Си `rand()`. Вот что хорошо в реверсинге продуктов от Microsoft, так это то что часто есть PDB-файл со всеми символами (имена функций, и т.д.). Когда мы загружаем `winmine.exe` в IDA, она скачивает PDB файл именно для этого исполняемого файла и добавляет все имена.

И вот оно, только один вызов `rand()` в этой функции:

```
.text:01003940 ; __stdcall Rnd(x)
.text:01003940 _Rnd@4          proc near               ; CODE XREF: StartGame()+53
.text:01003940                                         ; StartGame()+61
.text:01003940
.text:01003940 arg_0           = dword ptr  4
.text:01003940
.text:01003940                 call    ds:__imp__rand
.text:01003946                 cdq
.text:01003947                 idiv    [esp+arg_0]
.text:0100394B                 mov     eax, edx
.text:0100394D                 retn    4
.text:0100394D _Rnd@4          endp
```

Так её назвала IDA и это было имя данное ей разработчиками Сапёра.

Функция очень простая:

```
int Rnd(int limit)
{
    return rand() % limit;
};
```

(В PDB-файле не было имени «limit»; это мы назвали этот аргумент так, вручную.)

Так что она возвращает случайное число в пределах от нуля до заданного предела.

`Rnd()` вызывается только из одного места, это функция с названием `StartGame()`, и как видно, это именно тот код, что расставляет мины:

```
.text:010036C7                 push    _xBoxMac
.text:010036CD                 call    _Rnd@4          ; Rnd(x)
.text:010036D2                 push    _yBoxMac
.text:010036D8                 mov     esi, eax
.text:010036DA                 inc     esi
.text:010036DB                 call    _Rnd@4          ; Rnd(x)
.text:010036E0                 inc     eax
.text:010036E1                 mov     ecx, eax
.text:010036E3                 shl     ecx, 5          ; ECX=ECX*32
.text:010036E6                 test    _rgBlk[ecx+esi], 80h
.text:010036EE                 jnz     short loc_10036C7
.text:010036F0                 shl     eax, 5          ; EAX=EAX*32
.text:010036F3                 lea     eax, _rgBlk[eax+esi]
.text:010036FA                 or      byte ptr [eax], 80h
.text:010036FD                 dec     _cBombStart
.text:01003703                 jnz     short loc_10036C7
```

Сапёр позволяет задать размеры доски, так что X (xBoxMac) и Y (yBoxMac) это глобальные переменные. Они передаются в Rnd() и генерируются случайные координаты. Мина устанавливается инструкцией OR на 0x010036FA. И если она уже была установлена до этого (это возможно, если пара функций Rnd() сгенерирует пару, которая уже была сгенерирована), тогда TEST и JNZ на 0x010036E6 перейдет на повторную генерацию пары.

cBombStart это глобальная переменная, содержащая количество мин. Так что это цикл.

Ширина двухмерного массива это 32 (мы можем это вывести, глядя на инструкцию SHL, которая умножает одну из координат на 32).

Размер глобального массива rgBlk можно легко узнать по разнице между меткой rgBlk в сегменте данных и следующей известной меткой. Это 0x360 (864):

```
.data:01005340 _rgBlk          db 360h dup(?)          ; DATA XREF: MainWndProc(x,x,x,x)+574
.data:01005340                                         ; DisplayBlk(x,x)+23
.data:010056A0 _Preferences    dd ?                    ; DATA XREF: FixMenus()+2
...
```

$864/32 = 27$.

Так что размер массива $27 * 32$? Это близко к тому что мы знаем: если попытаемся установить размер доски в установках Сапёра на $100 * 100$, то он установит размер $24 * 30$. Так что это максимальный размер доски здесь. И размер массива фиксирован для доски любого размера.

Посмотрим на всё это в OllyDbg. Запустим Сапёр, присоединим (attach) OllyDbg к нему и увидим содержимое памяти по адресу где массив rgBlk (0x01005340) [1].

Так что у нас выходит такой дамп памяти массива:

```
Address   Hex dump
01005340  10 10 10 10|10 10 10 10|10 10 10 0F|0F 0F 0F 0F|
01005350  0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|
01005360  10 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 10 0F|0F 0F 0F 0F|
01005370  0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|
01005380  10 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 10 0F|0F 0F 0F 0F|
01005390  0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|
010053A0  10 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|8F 0F 10 0F|0F 0F 0F 0F|
010053B0  0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|
010053C0  10 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 10 0F|0F 0F 0F 0F|
010053D0  0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|
010053E0  10 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 10 0F|0F 0F 0F 0F|
010053F0  0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|
01005400  10 0F 0F 8F|0F 0F 8F 0F|0F 0F 10 0F|0F 0F 0F 0F|
01005410  0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|
01005420  10 8F 0F 0F|8F 0F 0F 0F|0F 0F 10 0F|0F 0F 0F 0F|
01005430  0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|
01005440  10 8F 0F 0F|0F 0F 8F 0F|0F 8F 10 0F|0F 0F 0F 0F|
01005450  0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|
01005460  10 0F 0F 0F|0F 8F 0F 0F|0F 8F 10 0F|0F 0F 0F 0F|
01005470  0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|
01005480  10 10 10 10|10 10 10 10|10 10 10 0F|0F 0F 0F 0F|
01005490  0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|
010054A0  0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|
010054B0  0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|
010054C0  0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|0F 0F 0F 0F|
```

OllyDbg, как и любой другой шестнадцатеричный редактор, показывает 16 байт на строку. Так что каждая 32-байтная строка массива занимает ровно 2 строки.

Это уровень для начинающих (доска 9*9).

Тут еще какая-то квадратная структура, заметная визуально (байты 0x10).

Нажмем «Run» в OllyDbg чтобы разморозить процесс Сапёра, потом нажмем в случайное место окна Сапёра, попадаемся на мине, но теперь видны все мины:

[1] Все адреса здесь для Сапёра под Windows XP SP3 English. Они могут отличаться для других сервис-паков.

Рис. 76.1: Мины

Сравнивая места с минами и дамп, мы можем обнаружить что 0x10 это граница, 0x0F — пустой блок, 0x8F — мина.

Теперь добавим комментариев и также заключим все байты 0x8F в квадратные скобки:

```
border:
01005340  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0F 0F 0F 0F 0F
01005350  0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
line #1:
01005360  10 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 10 0F 0F 0F 0F 0F
01005370  0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
line #2:
01005380  10 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 10 0F 0F 0F 0F 0F
01005390  0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
line #3:
010053A0  10 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F[8F]0F 10 0F 0F 0F 0F 0F
010053B0  0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
line #4:
010053C0  10 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 10 0F 0F 0F 0F 0F
010053D0  0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
line #5:
010053E0  10 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 10 0F 0F 0F 0F 0F
010053F0  0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
line #6:
01005400  10 0F 0F[8F]0F 0F[8F]0F 0F 0F 10 0F 0F 0F 0F 0F
01005410  0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
line #7:
01005420  10[8F]0F 0F[8F]0F 0F 0F 0F 0F 10 0F 0F 0F 0F 0F
01005430  0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
line #8:
01005440  10[8F]0F 0F 0F 0F[8F]0F 0F[8F]10 0F 0F 0F 0F 0F
01005450  0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
line #9:
01005460  10 0F 0F 0F 0F[8F]0F 0F 0F[8F]10 0F 0F 0F 0F 0F
01005470  0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
border:
01005480  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0F 0F 0F 0F 0F
01005490  0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
```

Теперь уберем все байты связанные с границами (0x10) и всё что за ними:

```
 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F[8F]0F
 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
 0F 0F[8F]0F 0F[8F]0F 0F 0F
[8F]0F 0F[8F]0F 0F 0F 0F 0F
[8F]0F 0F 0F 0F[8F]0F 0F[8F]
 0F 0F 0F 0F[8F]0F 0F 0F[8F]
```

Да, это всё мины, теперь это очень хорошо видно, в сравнении со скриншотом.

Вот что интересно, это то что мы можем модифицировать массив прямо в OllyDbg. Уберем все мины заменив все байты 0x8F на 0x0F, и вот что получится в Сапёре:



Рис. 76.2: Все мины убраны в отладчике

Также уберем их все и добавим их в первом ряду:



Рис. 76.3: Мины, установленные в отладчике

Отладчик не очень удобен для подсматривания (а это была наша изначальная цель), так что напишем маленькую утилиту для показа содержимого доски:

```
// Windows XP MineSweeper cheater
// written by dennis(a)yurichev.com for http://beginners.re/ book
#include <windows.h>
#include <assert.h>
#include <stdio.h>

int main (int argc, char * argv[])
{
        int i, j;
        HANDLE h;
        DWORD PID, address, rd;
        BYTE board[27][32];

        if (argc!=3)
        {
                printf ("Usage: %s <PID> <address>\n", argv[0]);
                return 0;
        };

        assert (argv[1]!=NULL);
        assert (argv[2]!=NULL);

        assert (sscanf (argv[1], "%d", &PID)==1);
        assert (sscanf (argv[2], "%x", &address)==1);
```

```
        h=OpenProcess (PROCESS_VM_OPERATION | PROCESS_VM_READ | PROCESS_VM_WRITE, FALSE, PID);

        if (h==NULL)
        {
                DWORD e=GetLastError();
                printf ("OpenProcess error: %08X\n", e);
                return 0;
        };

        if (ReadProcessMemory (h, (LPVOID)address, board, sizeof(board), &rd)!=TRUE)
        {
                printf ("ReadProcessMemory() failed\n");
                return 0;
        };

        for (i=1; i<26; i++)
        {
                if (board[i][0]==0x10 && board[i][1]==0x10)
                        break; // end of board
                for (j=1; j<31; j++)
                {
                        if (board[i][j]==0x10)
                                break; // board border
                        if (board[i][j]==0x8F)
                                printf ("*");
                        else
                                printf (" ");

                };
                printf ("\n");
        };

        CloseHandle (h);
};
```

Просто установите PID[2] [3] и адрес массива (0x01005340 для Windows XP SP3 English) и она покажет его [4].

Она подключается к win32-процессу по PID-у и просто читает из памяти процесса по этому адресу.

76.1. Упражнения

- Почему байты описывающие границы (0x10) присутствуют вообще? Зачем они нужны, если они вообще не видимы в интерфейсе Сапёра? Как можно обойтись без них?
- Как выясняется, здесь больше возможных значений (для открытых блоков, для тех на которых игрок установил флажок, и т.д.). Попробуйте найти значение каждого.
- Измените мою утилиту так, чтобы она в запущенном процессе Сапёра убирала все мины, или расставляла их в соответствии с каким-то заданным шаблоном.
- Измените мою утилиту так, чтобы она работала без задаваемого адреса массива и без PDB-файла. Да, вполне возможно автоматически найти информацию о доске в сегменте данных в запущенном процессе Сапёра. Подсказка: G.5.1 (стр. 994).

[2] ID программы/процесса
[3] PID можно увидеть в Task Manager (это можно включить в «View → Select Columns»)
[4] Скомпилированная версия здесь: beginners.re

Глава 77

Ручная декомпиляция + использование SMT-солвера Z3

Любительская криптография обычно (непреднамеренно) очень слабая и может быть легко сломана — для криптографов, конечно.

Но представим на время что мы не в числе этих профессионалов .

Вот необратимая хэш-функцию (читайте больше о них: 34 (стр. 477)), которая конвертирует одно 64-битное значение в другое, и нам нужно попытаться развернуть её работу назад.

77.1. Ручная декомпиляция

Вот листинг на ассемблере в IDA:

```
sub_401510      proc near
                ; ECX = input
                mov     rdx, 5D7E0D1F2E0F1F84h
                mov     rax, rcx        ; input
                imul    rax, rdx
                mov     rdx, 388D76AEE8CB1500h
                mov     ecx, eax
                and     ecx, 0Fh
                ror     rax, cl
                xor     rax, rdx
                mov     rdx, 0D2E9EE7E83C4285Bh
                mov     ecx, eax
                and     ecx, 0Fh
                rol     rax, cl
                lea     r8, [rax+rdx]
                mov     rdx, 8888888888888889h
                mov     rax, r8
                mul     rdx
                shr     rdx, 5
                mov     rax, rdx
                lea     rcx, [r8+rdx*4]
                shl     rax, 6
                sub     rcx, rax
                mov     rax, r8
                rol     rax, cl
                ; EAX = output
                retn
sub_401510      endp
```

Пример был скомпилирован в GCC, так что первый аргумент передается в ECX.

Если вы не имеете Hex-Rays, либо вы не доверяете его результатам, мы можем попробовать переписать всё это на Си вручную. Один из методов, это представить регистры CPU в виде локальных переменных Си и заменить каждую инструкцию эквивалентным выражением, например:

```
uint64_t f(uint64_t input)
{
```

```
        uint64_t rax, rbx, rcx, rdx, r8;

        ecx=input;

        rdx=0x5D7E0D1F2E0F1F84;
        rax=rcx;
        rax*=rdx;
        rdx=0x388D76AEE8CB1500;
        rax=_lrotr(rax, rax&0xF); // rotate right
        rax^=rdx;
        rdx=0xD2E9EE7E83C4285B;
        rax=_lrotl(rax, rax&0xF); // rotate left
        r8=rax+rdx;
        rdx=0x8888888888888889;
        rax=r8;
        rax*=rdx;
        rdx=rdx>>5;
        rax=rdx;
        rcx=r8+rdx*4;
        rax=rax<<6;
        rcx=rcx-rax;
        rax=r8
        rax=_lrotl (rax, rcx&0xFF); // rotate left
        return rax;
};
```

Если быть очень аккуратным, этот код можно скомпилировать, и он даже будет работать, точно так же, как оригинальный.

Затем, будем переписывать его постепенно, не забывая об использовании регистров. Внимание и фокусирование здесь крайне важно — любая самая мелкая опечатка может испортить всю работу !

Первый шаг:

```
uint64_t f(uint64_t input)
{
        uint64_t rax, rbx, rcx, rdx, r8;

        ecx=input;

        rdx=0x5D7E0D1F2E0F1F84;
        rax=rcx;
        rax*=rdx;
        rdx=0x388D76AEE8CB1500;
        rax=_lrotr(rax, rax&0xF); // rotate right
        rax^=rdx;
        rdx=0xD2E9EE7E83C4285B;
        rax=_lrotl(rax, rax&0xF); // rotate left
        r8=rax+rdx;

        rdx=0x8888888888888889;
        rax=r8;
        rax*=rdx;
        // RDX here is a high part of multiplication result
        rdx=rdx>>5;
        // RDX here is division result!
        rax=rdx;

        rcx=r8+rdx*4;
        rax=rax<<6;
        rcx=rcx-rax;
        rax=r8
        rax=_lrotl (rax, rcx&0xFF); // rotate left
        return rax;
};
```

Следующий шаг:

```
uint64_t f(uint64_t input)
{
        uint64_t rax, rbx, rcx, rdx, r8;
```

```
        ecx=input;

        rdx=0x5D7E0D1F2E0F1F84;
        rax=rcx;
        rax*=rdx;
        rdx=0x388D76AEE8CB1500;
        rax=_lrotr(rax, rax&0xF); // rotate right
        rax^=rdx;
        rdx=0xD2E9EE7E83C4285B;
        rax=_lrotl(rax, rax&0xF); // rotate left
        r8=rax+rdx;

        rdx=0x8888888888888889;
        rax=r8;
        rax*=rdx;
        // RDX here is a high part of multiplication result
        rdx=rdx>>5;
        // RDX here is division result!
        rax=rdx;

        rcx=(r8+rdx*4)-(rax<<6);
        rax=r8
        rax=_lrotl (rax, rcx&0xFF); // rotate left
        return rax;
};
```

Мы находим деление через умножение (41 (стр. 508)). Действительно, найдем делитель в Wolfram Mathematica:

Листинг 77.1: Wolfram Mathematica

```
In[1]:=N[2^(64 + 5)/16^^8888888888888889]
Out[1]:=60.
```

Получаем:

```
uint64_t f(uint64_t input)
{
        uint64_t rax, rbx, rcx, rdx, r8;

        ecx=input;

        rdx=0x5D7E0D1F2E0F1F84;
        rax=rcx;
        rax*=rdx;
        rdx=0x388D76AEE8CB1500;
        rax=_lrotr(rax, rax&0xF); // rotate right
        rax^=rdx;
        rdx=0xD2E9EE7E83C4285B;
        rax=_lrotl(rax, rax&0xF); // rotate left
        r8=rax+rdx;

        rax=rdx=r8/60;

        rcx=(r8+rax*4)-(rax*64);
        rax=r8
        rax=_lrotl (rax, rcx&0xFF); // rotate left
        return rax;
};
```

Еще один шаг:

```
uint64_t f(uint64_t input)
{
        uint64_t rax, rbx, rcx, rdx, r8;

        rax=input;
        rax*=0x5D7E0D1F2E0F1F84;
        rax=_lrotr(rax, rax&0xF); // rotate right
        rax^=0x388D76AEE8CB1500;
        rax=_lrotl(rax, rax&0xF); // rotate left
        r8=rax+0xD2E9EE7E83C4285B;
```

```
        rcx=r8-(r8/60)*60;
        rax=r8
        rax=_lrotl (rax, rcx&0xFF); // rotate left
        return rax;
};
```

Простым сокращением, мы видим, что вычислялось вовсе не частное, а остаток от деления :

```
uint64_t f(uint64_t input)
{
        uint64_t rax, rbx, rcx, rdx, r8;

        rax=input;
        rax*=0x5D7E0D1F2E0F1F84;
        rax=_lrotr(rax, rax&0xF); // rotate right
        rax^=0x388D76AEE8CB1500;
        rax=_lrotl(rax, rax&0xF); // rotate left
        r8=rax+0xD2E9EE7E83C4285B;

        return _lrotl (r8, r8 % 60); // rotate left
};
```

Заканчиваем на приятно отформатированном исходном коде:

```
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h>
#include <intrin.h>

#define C1 0x5D7E0D1F2E0F1F84
#define C2 0x388D76AEE8CB1500
#define C3 0xD2E9EE7E83C4285B

uint64_t hash(uint64_t v)
{
        v*=C1;
        v=_lrotr(v, v&0xF); // rotate right
        v^=C2;
        v=_lrotl(v, v&0xF); // rotate left
        v+=C3;
        v=_lrotl(v, v % 60); // rotate left
        return v;
};

int main()
{
        printf ("%llu\n", hash(...));
};
```

Так как мы не криптоаналитики, мы не можем найти простой способ найти входное значение для определенного выходного значения. Коэффициенты инструкций сдвигов выглядят очень пугающе — это гарантия что функция не биективная, она имеет коллизии, или, говоря проще, возможны несколько значений на входе для одного на выходе .

Брут-форс это тоже не решение, т.к., значения 64-битные, и это совершенно нереально .

77.2. Попробуем Z3 SMT-солвер

Но все же, без всяких специальных знаний из криптографии, мы можем попытаться взломать алгоритм при помощи великолепного SMT-солвера от Microsoft Research под названием Z3[1]. На самом деле, это автоматический доказыватель теорем, но мы будем использовать его как SMT-солвер. Упрощенно говоря, мы можем думать о нем как о системе, способной решать очень большие системы уравнений .

Вот исходный код на Питоне:

[1] http://go.yurichev.com/17314

```
1  from z3 import *
2
3  C1=0x5D7E0D1F2E0F1F84
4  C2=0x388D76AEE8CB1500
5  C3=0xD2E9EE7E83C4285B
6
7  inp, i1, i2, i3, i4, i5, i6, outp = BitVecs('inp i1 i2 i3 i4 i5 i6 outp', 64)
8
9  s = Solver()
10 s.add(i1==inp*C1)
11 s.add(i2==RotateRight (i1, i1 & 0xF))
12 s.add(i3==i2 ^ C2)
13 s.add(i4==RotateLeft(i3, i3 & 0xF))
14 s.add(i5==i4 + C3)
15 s.add(outp==RotateLeft (i5, URem(i5, 60)))
16
17 s.add(outp==10816636949158156260)
18
19 print s.check()
20 m=s.model()
21 print m
22 print (" inp=0x%X" % m[inp].as_long())
23 print ("outp=0x%X" % m[outp].as_long())
```

Это будет наш первый солвер.

На строке 7 мы видим объявление переменных. Это просто 64-битные переменные. `i1..i6` это промежуточные переменные, отражающие значения в регистрах между исполнениями инструкций .

Потом добавляем т.н. констрайнты, в строках 10..15. Самый последний констрайнт в строке 17 это наиболее важный: мы будем искать входное значение для нашего алгоритма, при котором он выдаст на выходе 10816636949158156260.

Собственно, SMT-солвер ищет (любые) значения, удовлетворяющие всем констрайнтам .

RotateRight, RotateLeft, URem — это функции из Питоновского Z3 API для описания выражений, они не связаны с ЯП Python .

Запускаем:

```
...>python.exe 1.py
sat
[i1 = 3959740824832824396,
 i3 = 8957124831728646493,
 i5 = 10816636949158156260,
 inp = 1364123924608584563,
 outp = 10816636949158156260,
 i4 = 14065440378185297801,
 i2 = 4954926323707358301]
 inp=0x12EE577B63E80B73
outp=0x961C69FF0AEFD7E4
```

«sat» означает «satisfiable», т.е. солвер нашел по крайней мере одно решение . Решение выведено внутри квадратных скобок. Две последние строки это пара входного/выходного значения в шестнадцатеричном виде . Да, действительно, если мы запустим нашу функцию с 0x12EE577B63E80B73 на входе, алгоритм выдаст искомое значение .

Но, как мы заметили ранее, функция не биективная, так что тут могут быть и другие корректные входные значения . Z3 SMT-солвер не выдает результаты больше одного, но мы можем хакнуть наш пример немного, добавив констрайнт в строке 19, означая, что мы ищем какие угодно другие результаты кроме этого :

```
1  from z3 import *
2
3  C1=0x5D7E0D1F2E0F1F84
4  C2=0x388D76AEE8CB1500
5  C3=0xD2E9EE7E83C4285B
6
7  inp, i1, i2, i3, i4, i5, i6, outp = BitVecs('inp i1 i2 i3 i4 i5 i6 outp', 64)
8
9  s = Solver()
10 s.add(i1==inp*C1)
11 s.add(i2==RotateRight (i1, i1 & 0xF))
12 s.add(i3==i2 ^ C2)
```

```
s.add(i4==RotateLeft(i3, i3 & 0xF))
s.add(i5==i4 + C3)
s.add(outp==RotateLeft (i5, URem(i5, 60)))

s.add(outp==10816636949158156260)

s.add(inp!=0x12EE577B63E80B73)

print s.check()
m=s.model()
print m
print (" inp=0x%X" % m[inp].as_long())
print ("outp=0x%X" % m[outp].as_long())
```

Действительно, получаем еще один верный результат:

```
...>python.exe 2.py
sat
[i1 = 3959740824832824396,
 i3 = 8957124831728646493,
 i5 = 10816636949158156260,
 inp = 10587495961463360371,
 outp = 10816636949158156260,
 i4 = 14065440378185297801,
 i2 = 4954926323707358301]
 inp=0x92EE577B63E80B73
outp=0x961C69FF0AEFD7E4
```

Это можно автоматизировать. Каждый найденный результат можно добавлять в качестве констрайнта и искать следующий. Пример немного сложнее:

```
from z3 import *

C1=0x5D7E0D1F2E0F1F84
C2=0x388D76AEE8CB1500
C3=0xD2E9EE7E83C4285B

inp, i1, i2, i3, i4, i5, i6, outp = BitVecs('inp i1 i2 i3 i4 i5 i6 outp', 64)

s = Solver()
s.add(i1==inp*C1)
s.add(i2==RotateRight (i1, i1 & 0xF))
s.add(i3==i2 ^ C2)
s.add(i4==RotateLeft(i3, i3 & 0xF))
s.add(i5==i4 + C3)
s.add(outp==RotateLeft (i5, URem(i5, 60)))

s.add(outp==10816636949158156260)

# copypasted from http://stackoverflow.com/questions/11867611/z3py-checking-all-solutions-for-equation
result=[]
while True:
    if s.check() == sat:
        m = s.model()
        print m[inp]
        result.append(m)
        # Create a new constraint the blocks the current model
        block = []
        for d in m:
            # d is a declaration
            if d.arity() > 0:
                raise Z3Exception("uninterpreted functions are not supported")
            # create a constant from declaration
            c=d()
            if is_array(c) or c.sort().kind() == Z3_UNINTERPRETED_SORT:
                raise Z3Exception("arrays and uninterpreted sorts are not supported")
            block.append(c != m[d])
        s.add(Or(block))
    else:
            print "results total=",len(result)
```

```
40              break
```

Получаем:

```
1364123924608584563
1234567890
9223372038089343698
4611686019661955794
13835058056516731602
3096040143925676201
12319412180780452009
7707726162353064105
16931098199207839913
1906652839273745429
11130024876128521237
15741710894555909141
6518338857701133333
5975809943035972467
15199181979890748275
10587495961463360371
results total= 16
```

Так что имеется 16 верных входных значений для 0x92EE577B63E80B73 на выходе.

Второй это 1234567890 — действительно, это значение было использовано изначально, при подготовке этого примера.

Попробуем изучить алгоритм немного больше. В порыве садистских желаний, попробуем найти, есть ли здесь какая-нибудь возможная пара входов/выходов, в которых младшие 32-битные части равны друг другу ?

Уберем констрайнт *outp* и добавим другой, в строке 17 :

```
1  from z3 import *
2
3  C1=0x5D7E0D1F2E0F1F84
4  C2=0x388D76AEE8CB1500
5  C3=0xD2E9EE7E83C4285B
6
7  inp, i1, i2, i3, i4, i5, i6, outp = BitVecs('inp i1 i2 i3 i4 i5 i6 outp', 64)
8
9  s = Solver()
10 s.add(i1==inp*C1)
11 s.add(i2==RotateRight (i1, i1 & 0xF))
12 s.add(i3==i2 ^ C2)
13 s.add(i4==RotateLeft(i3, i3 & 0xF))
14 s.add(i5==i4 + C3)
15 s.add(outp==RotateLeft (i5, URem(i5, 60)))
16
17 s.add(outp & 0xFFFFFFFF == inp & 0xFFFFFFFF)
18
19 print s.check()
20 m=s.model()
21 print m
22 print (" inp=0x%X" % m[inp].as_long())
23 print ("outp=0x%X" % m[outp].as_long())
```

И действительно:

```
sat
[i1 = 14869545517796235860,
 i3 = 8388171335828825253,
 i5 = 6918262285561543945,
 inp = 1370377541658871093,
 outp = 14543180351754208565,
 i4 = 10167065714588685486,
 i2 = 5541032613289652645]
 inp=0x13048F1D12C00535
outp=0xC9D3C17A12C00535
```

Можем упражняться в садизме и далее: пусть последние 16-бит всегда будут 0x1234:

```
1  from z3 import *
```

```

C1=0x5D7E0D1F2E0F1F84
C2=0x388D76AEE8CB1500
C3=0xD2E9EE7E83C4285B

inp, i1, i2, i3, i4, i5, i6, outp = BitVecs('inp i1 i2 i3 i4 i5 i6 outp', 64)

s = Solver()
s.add(i1==inp*C1)
s.add(i2==RotateRight (i1, i1 & 0xF))
s.add(i3==i2 ^ C2)
s.add(i4==RotateLeft(i3, i3 & 0xF))
s.add(i5==i4 + C3)
s.add(outp==RotateLeft (i5, URem(i5, 60)))

s.add(outp & 0xFFFFFFFF == inp & 0xFFFFFFFF)
s.add(outp & 0xFFFF == 0x1234)

print s.check()
m=s.model()
print m
print (" inp=0x%X" % m[inp].as_long())
print ("outp=0x%X" % m[outp].as_long())
```

Это так же возможно:

```
sat
[i1 = 2834222860503985872,
 i3 = 2294680776671411152,
 i5 = 17492621421353821227,
 inp = 461881484695179828,
 outp = 419247225543463476,
 i4 = 2294680776671411152,
 i2 = 2834222860503985872]
 inp=0x668EEC35F961234
outp=0x5D177215F961234
```

Z3 работает крайне быстро и это означает что алгоритм слаб, и вообще не относится к криптографическим (как и почти вся любительская криптография) .

Можно ли попытаться сделать что-то подобное с настоящими криптоалгоритмами этими методами ? Настоящие алгоритмы, такие как AES, RSA, и т.д, так же могут быть представлены в виде огромных систем уравнений, но они большие настолько, что с ними нельзя работать на компьютерах, ни сейчас, ни в обозримом будущем. Разумеется, криптографы об этом всем прекрасно знают.

Подводя итоги, нужно сказать, что работая с любительской криптографией, попробовать SMT/SAT-солвер (как Z3) это всегда хорошая идея.

Еще одна статья о Z3: [Yur12].

Глава 78

Донглы

Автор этих строк иногда делал замену донглам или «эмуляторы донглов» и здесь немного примеров, как это происходит.

Об одном неописанном здесь случае вы также можете прочитать здесь : [Yur12].

78.1. Пример #1: MacOS Classic и PowerPC

Вот пример программы для MacOS Classic [1], для PowerPC. Компания, разработавшая этот продукт, давно исчезла, так что (легальный) пользователь боялся того что донгла может сломаться.

Если запустить программу без подключенной донглы, можно увидеть окно с надписью "Invalid Security Device". Мне повезло потому что этот текст можно было легко найти внутри исполняемого файла .

Представим, что мы не знакомы ни с Mac OS Classic, ни с PowerPC, но всё-таки попробуем.

IDA открывает исполняемый файл легко, показывая его тип как "PEF (Mac OS or Be OS executable)" (действительно, это стандартный тип файлов в Mac OS Classic).

В поисках текстовой строки с сообщение об ошибке, мы попадаем на этот фрагмент кода:

```
...

seg000:000C87FC 38 60 00 01                 li      %r3, 1
seg000:000C8800 48 03 93 41                 bl      check1
seg000:000C8804 60 00 00 00                 nop
seg000:000C8808 54 60 06 3F                 clrlwi. %r0, %r3, 24
seg000:000C880C 40 82 00 40                 bne     OK
seg000:000C8810 80 62 9F D8                 lwz     %r3, TC_aInvalidSecurityDevice

...
```

Да, это код PowerPC. Это очень типичный процессор для RISC 1990-х . Каждая инструкция занимает 4 байта (как и в MIPS и ARM) и их имена немного похожи на имена инструкций MIPS .

`check1()` это имя которое мы дадим этой функции немного позже. BL это инструкция *Branch Link* т.е. предназначенная для вызова подпрограмм. Самое важное место — это инструкция BNE, срабатывающая, если проверка наличия донглы прошла успешно, либо не срабатывающая в случае ошибки: и тогда адрес текстовой строки с сообщением об ошибке будет загружен в регистр r3 для последующей передачи в функцию отображения диалогового окна .

Из [SK95] мы узнаем, что регистр r3 используется для возврата значений (и еще r4 если значение 64-битное).

Еще одна, пока что неизвестная инструкция `CLRLWI`. Из [IBM00] мы узнаем, что эта инструкция одновременно и очищает и загружает. В нашем случае, она очищает 24 старших бита из значения в r3 и записывает всё это в r0, так что это аналог `MOVZX` в x86 (15.1.1 (стр. 198)), но также устанавливает флаги, так что BNE может проверить их потом.

Посмотрим внутрь `check1()`:

```
seg000:00101B40             check1: # CODE XREF: seg000:00063E7Cp
seg000:00101B40                     # sub_64070+160p ...
seg000:00101B40
seg000:00101B40             .set arg_8,  8
seg000:00101B40
seg000:00101B40 7C 08 02 A6         mflr    %r0
```

[1] MacOS перед тем как перейти на UNIX

```
seg000:00101B44 90 01 00 08         stw     %r0, arg_8(%sp)
seg000:00101B48 94 21 FF C0         stwu    %sp, -0x40(%sp)
seg000:00101B4C 48 01 6B 39         bl      check2
seg000:00101B50 60 00 00 00         nop
seg000:00101B54 80 01 00 48         lwz     %r0, 0x40+arg_8(%sp)
seg000:00101B58 38 21 00 40         addi    %sp, %sp, 0x40
seg000:00101B5C 7C 08 03 A6         mtlr    %r0
seg000:00101B60 4E 80 00 20         blr
seg000:00101B60              # End of function check1
```

Как можно увидеть в IDA, эта функция вызывается из многих мест в программе, но только значение в регистре r3 проверяется сразу после каждого вызова . Всё что эта функция делает это только вызывает другую функцию, так что это thunk function: здесь присутствует и пролог функции и эпилог, но регистр r3 не трогается, так что `check1()` возвращает то, что возвращает `check2()`.

BLR[2] это похоже возврат из функции, но так как IDA делает всю разметку функций автоматически, наверное, мы можем пока не интересоваться этим. Так как это типичный RISC, похоже, подпрограммы вызываются, используя link register, точно как в ARM.

Функция `check2()` более сложная:

```
seg000:00118684              check2: # CODE XREF: check1+Cp
seg000:00118684
seg000:00118684              .set var_18, -0x18
seg000:00118684              .set var_C, -0xC
seg000:00118684              .set var_8, -8
seg000:00118684              .set var_4, -4
seg000:00118684              .set arg_8,  8
seg000:00118684
seg000:00118684 93 E1 FF FC   stw     %r31, var_4(%sp)
seg000:00118688 7C 08 02 A6   mflr    %r0
seg000:0011868C 83 E2 95 A8   lwz     %r31, off_1485E8 # dword_24B704
seg000:00118690               .using dword_24B704, %r31
seg000:00118690 93 C1 FF F8   stw     %r30, var_8(%sp)
seg000:00118694 93 A1 FF F4   stw     %r29, var_C(%sp)
seg000:00118698 7C 7D 1B 78   mr      %r29, %r3
seg000:0011869C 90 01 00 08   stw     %r0, arg_8(%sp)
seg000:001186A0 54 60 06 3E   clrlwi  %r0, %r3, 24
seg000:001186A4 28 00 00 01   cmplwi  %r0, 1
seg000:001186A8 94 21 FF B0   stwu    %sp, -0x50(%sp)
seg000:001186AC 40 82 00 0C   bne     loc_1186B8
seg000:001186B0 38 60 00 01   li      %r3, 1
seg000:001186B4 48 00 00 6C   b       exit
seg000:001186B8
seg000:001186B8              loc_1186B8: # CODE XREF: check2+28j
seg000:001186B8 48 00 03 D5   bl      sub_118A8C
seg000:001186BC 60 00 00 00   nop
seg000:001186C0 3B C0 00 00   li      %r30, 0
seg000:001186C4
seg000:001186C4              skip:       # CODE XREF: check2+94j
seg000:001186C4 57 C0 06 3F   clrlwi. %r0, %r30, 24
seg000:001186C8 41 82 00 18   beq     loc_1186E0
seg000:001186CC 38 61 00 38   addi    %r3, %sp, 0x50+var_18
seg000:001186D0 80 9F 00 00   lwz     %r4, dword_24B704
seg000:001186D4 48 00 C0 55   bl      .RBEFINDNEXT
seg000:001186D8 60 00 00 00   nop
seg000:001186DC 48 00 00 1C   b       loc_1186F8
seg000:001186E0
seg000:001186E0              loc_1186E0: # CODE XREF: check2+44j
seg000:001186E0 80 BF 00 00   lwz     %r5, dword_24B704
seg000:001186E4 38 81 00 38   addi    %r4, %sp, 0x50+var_18
seg000:001186E8 38 60 08 C2   li      %r3, 0x1234
seg000:001186EC 48 00 BF 99   bl      .RBEFINDFIRST
seg000:001186F0 60 00 00 00   nop
seg000:001186F4 3B C0 00 01   li      %r30, 1
seg000:001186F8
seg000:001186F8              loc_1186F8: # CODE XREF: check2+58j
seg000:001186F8 54 60 04 3F   clrlwi. %r0, %r3, 16
seg000:001186FC 41 82 00 0C   beq     must_jump
```

[2] (PowerPC) Branch to Link Register

```
seg000:00118700 38 60 00 00   li      %r3, 0          # error
seg000:00118704 48 00 00 1C   b       exit
seg000:00118708
seg000:00118708             must_jump:  # CODE XREF: check2+78j
seg000:00118708 7F A3 EB 78   mr      %r3, %r29
seg000:0011870C 48 00 00 31   bl      check3
seg000:00118710 60 00 00 00   nop
seg000:00118714 54 60 06 3F   clrlwi. %r0, %r3, 24
seg000:00118718 41 82 FF AC   beq     skip
seg000:0011871C 38 60 00 01   li      %r3, 1
seg000:00118720
seg000:00118720             exit:       # CODE XREF: check2+30j
seg000:00118720                         # check2+80j
seg000:00118720 80 01 00 58   lwz     %r0, 0x50+arg_8(%sp)
seg000:00118724 38 21 00 50   addi    %sp, %sp, 0x50
seg000:00118728 83 E1 FF FC   lwz     %r31, var_4(%sp)
seg000:0011872C 7C 08 03 A6   mtlr    %r0
seg000:00118730 83 C1 FF F8   lwz     %r30, var_8(%sp)
seg000:00118734 83 A1 FF F4   lwz     %r29, var_C(%sp)
seg000:00118738 4E 80 00 20   blr
seg000:00118738             # End of function check2
```

Снова повезло: имена некоторых функций оставлены в исполняемом файле (в символах в отладочной секции? Трудно сказать до тех пор, пока мы не знакомы с этим форматом файлов, может быть это что-то вроде PE-экспортов (68.2.7 (стр. 715)))? как например `.RBEFINDNEXT()` and `.RBEFINDFIRST()`. В итоге, эти функции вызывают другие функции с именами вроде `.GetNextDeviceViaUSB()`, `.USBSendPKT()`, так что они явно работают с каким-то USB-устройством.

Тут даже есть функция с названием `.GetNextEve3Device()` — звучит знакомо, в 1990-х годах была донгла Sentinel Eve3 для ADB-порта (присутствующих на Макинтошах).

В начале посмотрим на то как устанавливается регистр r3 одновременно игнорируя всё остальное . Мы знаем, что «хорошее» значение в r3 должно быть не нулевым, а нулевой r3 приведет к выводу диалогового окна с сообщением об ошибке.

В функции имеются две инструкции `li %r3, 1` и одна `li %r3, 0` (*Load Immediate*, т.е. загрузить значение в регистр). Самая первая инструкция находится на 0x001186B0 — и честно говоря, трудно заранее понять, что это означает.

А вот то что мы видим дальше понять проще: вызывается `.RBEFINDFIRST()` и в случае ошибки, 0 будет записан в r3 и мы перейдем на *exit*, а иначе будет вызвана функция `check3()` — если и она будет выполнена с ошибкой, будет вызвана `.RBEFINDNEXT()` вероятно, для поиска другого USB-устройства .

N.B.: `clrlwi. %r0, %r3, 16` это аналог того что мы уже видели, но она очищает 16 старших бит, т.е., `.RBEFINDFIRST()` вероятно возвращает 16-битное значение .

B (означает *branch*) — безусловный переход.

BEQ это обратная инструкция от BNE.

Посмотрим на `check3()`:

```
seg000:0011873C             check3: # CODE XREF: check2+88p
seg000:0011873C
seg000:0011873C             .set var_18, -0x18
seg000:0011873C             .set var_C, -0xC
seg000:0011873C             .set var_8, -8
seg000:0011873C             .set var_4, -4
seg000:0011873C             .set arg_8,  8
seg000:0011873C
seg000:0011873C 93 E1 FF FC   stw     %r31, var_4(%sp)
seg000:00118740 7C 08 02 A6   mflr    %r0
seg000:00118744 38 A0 00 00   li      %r5, 0
seg000:00118748 93 C1 FF F8   stw     %r30, var_8(%sp)
seg000:0011874C 83 C2 95 A8   lwz     %r30, off_1485E8 # dword_24B704
seg000:00118750               .using dword_24B704, %r30
seg000:00118750 93 A1 FF F4   stw     %r29, var_C(%sp)
seg000:00118754 3B A3 00 00   addi    %r29, %r3, 0
seg000:00118758 38 60 00 00   li      %r3, 0
seg000:0011875C 90 01 00 08   stw     %r0, arg_8(%sp)
seg000:00118760 94 21 FF B0   stwu    %sp, -0x50(%sp)
seg000:00118764 80 DE 00 00   lwz     %r6, dword_24B704
seg000:00118768 38 81 00 38   addi    %r4, %sp, 0x50+var_18
seg000:0011876C 48 00 C0 5D   bl      .RBEREAD
seg000:00118770 60 00 00 00   nop
```

```
seg000:00118774 54 60 04 3F   clrlwi. %r0, %r3, 16
seg000:00118778 41 82 00 0C   beq     loc_118784
seg000:0011877C 38 60 00 00   li      %r3, 0
seg000:00118780 48 00 02 F0   b       exit
seg000:00118784
seg000:00118784             loc_118784: # CODE XREF: check3+3Cj
seg000:00118784 A0 01 00 38   lhz     %r0, 0x50+var_18(%sp)
seg000:00118788 28 00 04 B2   cmplwi  %r0, 0x1100
seg000:0011878C 41 82 00 0C   beq     loc_118798
seg000:00118790 38 60 00 00   li      %r3, 0
seg000:00118794 48 00 02 DC   b       exit
seg000:00118798
seg000:00118798             loc_118798: # CODE XREF: check3+50j
seg000:00118798 80 DE 00 00   lwz     %r6, dword_24B704
seg000:0011879C 38 81 00 38   addi    %r4, %sp, 0x50+var_18
seg000:001187A0 38 60 00 01   li      %r3, 1
seg000:001187A4 38 A0 00 00   li      %r5, 0
seg000:001187A8 48 00 C0 21   bl      .RBEREAD
seg000:001187AC 60 00 00 00   nop
seg000:001187B0 54 60 04 3F   clrlwi. %r0, %r3, 16
seg000:001187B4 41 82 00 0C   beq     loc_1187C0
seg000:001187B8 38 60 00 00   li      %r3, 0
seg000:001187BC 48 00 02 B4   b       exit
seg000:001187C0
seg000:001187C0             loc_1187C0: # CODE XREF: check3+78j
seg000:001187C0 A0 01 00 38   lhz     %r0, 0x50+var_18(%sp)
seg000:001187C4 28 00 06 4B   cmplwi  %r0, 0x09AB
seg000:001187C8 41 82 00 0C   beq     loc_1187D4
seg000:001187CC 38 60 00 00   li      %r3, 0
seg000:001187D0 48 00 02 A0   b       exit
seg000:001187D4
seg000:001187D4             loc_1187D4: # CODE XREF: check3+8Cj
seg000:001187D4 4B F9 F3 D9   bl      sub_B7BAC
seg000:001187D8 60 00 00 00   nop
seg000:001187DC 54 60 06 3E   clrlwi  %r0, %r3, 24
seg000:001187E0 2C 00 00 05   cmpwi   %r0, 5
seg000:001187E4 41 82 01 00   beq     loc_1188E4
seg000:001187E8 40 80 00 10   bge     loc_1187F8
seg000:001187EC 2C 00 00 04   cmpwi   %r0, 4
seg000:001187F0 40 80 00 58   bge     loc_118848
seg000:001187F4 48 00 01 8C   b       loc_118980
seg000:001187F8
seg000:001187F8             loc_1187F8: # CODE XREF: check3+ACj
seg000:001187F8 2C 00 00 0B   cmpwi   %r0, 0xB
seg000:001187FC 41 82 00 08   beq     loc_118804
seg000:00118800 48 00 01 80   b       loc_118980
seg000:00118804
seg000:00118804             loc_118804: # CODE XREF: check3+C0j
seg000:00118804 80 DE 00 00   lwz     %r6, dword_24B704
seg000:00118808 38 81 00 38   addi    %r4, %sp, 0x50+var_18
seg000:0011880C 38 60 00 08   li      %r3, 8
seg000:00118810 38 A0 00 00   li      %r5, 0
seg000:00118814 48 00 BF B5   bl      .RBEREAD
seg000:00118818 60 00 00 00   nop
seg000:0011881C 54 60 04 3F   clrlwi. %r0, %r3, 16
seg000:00118820 41 82 00 0C   beq     loc_11882C
seg000:00118824 38 60 00 00   li      %r3, 0
seg000:00118828 48 00 02 48   b       exit
seg000:0011882C
seg000:0011882C             loc_11882C: # CODE XREF: check3+E4j
seg000:0011882C A0 01 00 38   lhz     %r0, 0x50+var_18(%sp)
seg000:00118830 28 00 11 30   cmplwi  %r0, 0xFEA0
seg000:00118834 41 82 00 0C   beq     loc_118840
seg000:00118838 38 60 00 00   li      %r3, 0
seg000:0011883C 48 00 02 34   b       exit
seg000:00118840
seg000:00118840             loc_118840: # CODE XREF: check3+F8j
seg000:00118840 38 60 00 01   li      %r3, 1
seg000:00118844 48 00 02 2C   b       exit
seg000:00118848
```

```
seg000:00118848                 loc_118848: # CODE XREF: check3+B4j
seg000:00118848 80 DE 00 00   lwz     %r6, dword_24B704
seg000:0011884C 38 81 00 38   addi    %r4, %sp, 0x50+var_18
seg000:00118850 38 60 00 0A   li      %r3, 0xA
seg000:00118854 38 A0 00 00   li      %r5, 0
seg000:00118858 48 00 BF 71   bl      .RBEREAD
seg000:0011885C 60 00 00 00   nop
seg000:00118860 54 60 04 3F   clrlwi. %r0, %r3, 16
seg000:00118864 41 82 00 0C   beq     loc_118870
seg000:00118868 38 60 00 00   li      %r3, 0
seg000:0011886C 48 00 02 04   b       exit
seg000:00118870
seg000:00118870                 loc_118870: # CODE XREF: check3+128j
seg000:00118870 A0 01 00 38   lhz     %r0, 0x50+var_18(%sp)
seg000:00118874 28 00 03 F3   cmplwi  %r0, 0xA6E1
seg000:00118878 41 82 00 0C   beq     loc_118884
seg000:0011887C 38 60 00 00   li      %r3, 0
seg000:00118880 48 00 01 F0   b       exit
seg000:00118884
seg000:00118884                 loc_118884: # CODE XREF: check3+13Cj
seg000:00118884 57 BF 06 3E   clrlwi  %r31, %r29, 24
seg000:00118888 28 1F 00 02   cmplwi  %r31, 2
seg000:0011888C 40 82 00 0C   bne     loc_118898
seg000:00118890 38 60 00 01   li      %r3, 1
seg000:00118894 48 00 01 DC   b       exit
seg000:00118898
seg000:00118898                 loc_118898: # CODE XREF: check3+150j
seg000:00118898 80 DE 00 00   lwz     %r6, dword_24B704
seg000:0011889C 38 81 00 38   addi    %r4, %sp, 0x50+var_18
seg000:001188A0 38 60 00 0B   li      %r3, 0xB
seg000:001188A4 38 A0 00 00   li      %r5, 0
seg000:001188A8 48 00 BF 21   bl      .RBEREAD
seg000:001188AC 60 00 00 00   nop
seg000:001188B0 54 60 04 3F   clrlwi. %r0, %r3, 16
seg000:001188B4 41 82 00 0C   beq     loc_1188C0
seg000:001188B8 38 60 00 00   li      %r3, 0
seg000:001188BC 48 00 01 B4   b       exit
seg000:001188C0
seg000:001188C0                 loc_1188C0: # CODE XREF: check3+178j
seg000:001188C0 A0 01 00 38   lhz     %r0, 0x50+var_18(%sp)
seg000:001188C4 28 00 23 1C   cmplwi  %r0, 0x1C20
seg000:001188C8 41 82 00 0C   beq     loc_1188D4
seg000:001188CC 38 60 00 00   li      %r3, 0
seg000:001188D0 48 00 01 A0   b       exit
seg000:001188D4
seg000:001188D4                 loc_1188D4: # CODE XREF: check3+18Cj
seg000:001188D4 28 1F 00 03   cmplwi  %r31, 3
seg000:001188D8 40 82 01 94   bne     error
seg000:001188DC 38 60 00 01   li      %r3, 1
seg000:001188E0 48 00 01 90   b       exit
seg000:001188E4
seg000:001188E4                 loc_1188E4: # CODE XREF: check3+A8j
seg000:001188E4 80 DE 00 00   lwz     %r6, dword_24B704
seg000:001188E8 38 81 00 38   addi    %r4, %sp, 0x50+var_18
seg000:001188EC 38 60 00 0C   li      %r3, 0xC
seg000:001188F0 38 A0 00 00   li      %r5, 0
seg000:001188F4 48 00 BE D5   bl      .RBEREAD
seg000:001188F8 60 00 00 00   nop
seg000:001188FC 54 60 04 3F   clrlwi. %r0, %r3, 16
seg000:00118900 41 82 00 0C   beq     loc_11890C
seg000:00118904 38 60 00 00   li      %r3, 0
seg000:00118908 48 00 01 68   b       exit
seg000:0011890C
seg000:0011890C                 loc_11890C: # CODE XREF: check3+1C4j
seg000:0011890C A0 01 00 38   lhz     %r0, 0x50+var_18(%sp)
seg000:00118910 28 00 1F 40   cmplwi  %r0, 0x40FF
seg000:00118914 41 82 00 0C   beq     loc_118920
seg000:00118918 38 60 00 00   li      %r3, 0
seg000:0011891C 48 00 01 54   b       exit
seg000:00118920
```

```
seg000:00118920                 loc_118920: # CODE XREF: check3+1D8j
seg000:00118920 57 BF 06 3E   clrlwi  %r31, %r29, 24
seg000:00118924 28 1F 00 02   cmplwi  %r31, 2
seg000:00118928 40 82 00 0C   bne     loc_118934
seg000:0011892C 38 60 00 01   li      %r3, 1
seg000:00118930 48 00 01 40   b       exit
seg000:00118934
seg000:00118934                 loc_118934: # CODE XREF: check3+1ECj
seg000:00118934 80 DE 00 00   lwz     %r6, dword_24B704
seg000:00118938 38 81 00 38   addi    %r4, %sp, 0x50+var_18
seg000:0011893C 38 60 00 0D   li      %r3, 0xD
seg000:00118940 38 A0 00 00   li      %r5, 0
seg000:00118944 48 00 BE 85   bl      .RBEREAD
seg000:00118948 60 00 00 00   nop
seg000:0011894C 54 60 04 3F   clrlwi. %r0, %r3, 16
seg000:00118950 41 82 00 0C   beq     loc_11895C
seg000:00118954 38 60 00 00   li      %r3, 0
seg000:00118958 48 00 01 18   b       exit
seg000:0011895C
seg000:0011895C                 loc_11895C: # CODE XREF: check3+214j
seg000:0011895C A0 01 00 38   lhz     %r0, 0x50+var_18(%sp)
seg000:00118960 28 00 07 CF   cmplwi  %r0, 0xFC7
seg000:00118964 41 82 00 0C   beq     loc_118970
seg000:00118968 38 60 00 00   li      %r3, 0
seg000:0011896C 48 00 01 04   b       exit
seg000:00118970
seg000:00118970                 loc_118970: # CODE XREF: check3+228j
seg000:00118970 28 1F 00 03   cmplwi  %r31, 3
seg000:00118974 40 82 00 F8   bne     error
seg000:00118978 38 60 00 01   li      %r3, 1
seg000:0011897C 48 00 00 F4   b       exit
seg000:00118980
seg000:00118980                 loc_118980: # CODE XREF: check3+B8j
seg000:00118980                             # check3+C4j
seg000:00118980 80 DE 00 00   lwz     %r6, dword_24B704
seg000:00118984 38 81 00 38   addi    %r4, %sp, 0x50+var_18
seg000:00118988 3B E0 00 00   li      %r31, 0
seg000:0011898C 38 60 00 04   li      %r3, 4
seg000:00118990 38 A0 00 00   li      %r5, 0
seg000:00118994 48 00 BE 35   bl      .RBEREAD
seg000:00118998 60 00 00 00   nop
seg000:0011899C 54 60 04 3F   clrlwi. %r0, %r3, 16
seg000:001189A0 41 82 00 0C   beq     loc_1189AC
seg000:001189A4 38 60 00 00   li      %r3, 0
seg000:001189A8 48 00 00 C8   b       exit
seg000:001189AC
seg000:001189AC                 loc_1189AC: # CODE XREF: check3+264j
seg000:001189AC A0 01 00 38   lhz     %r0, 0x50+var_18(%sp)
seg000:001189B0 28 00 1D 6A   cmplwi  %r0, 0xAED0
seg000:001189B4 40 82 00 0C   bne     loc_1189C0
seg000:001189B8 3B E0 00 01   li      %r31, 1
seg000:001189BC 48 00 00 14   b       loc_1189D0
seg000:001189C0
seg000:001189C0                 loc_1189C0: # CODE XREF: check3+278j
seg000:001189C0 28 00 18 28   cmplwi  %r0, 0x2818
seg000:001189C4 41 82 00 0C   beq     loc_1189D0
seg000:001189C8 38 60 00 00   li      %r3, 0
seg000:001189CC 48 00 00 A4   b       exit
seg000:001189D0
seg000:001189D0                 loc_1189D0: # CODE XREF: check3+280j
seg000:001189D0                             # check3+288j
seg000:001189D0 57 A0 06 3E   clrlwi  %r0, %r29, 24
seg000:001189D4 28 00 00 02   cmplwi  %r0, 2
seg000:001189D8 40 82 00 20   bne     loc_1189F8
seg000:001189DC 57 E0 06 3F   clrlwi. %r0, %r31, 24
seg000:001189E0 41 82 00 10   beq     good2
seg000:001189E4 48 00 4C 69   bl      sub_11D64C
seg000:001189E8 60 00 00 00   nop
seg000:001189EC 48 00 00 84   b       exit
seg000:001189F0
```

```
seg000:001189F0                 good2:      # CODE XREF: check3+2A4j
seg000:001189F0 38 60 00 01   li      %r3, 1
seg000:001189F4 48 00 00 7C   b       exit
seg000:001189F8
seg000:001189F8                 loc_1189F8: # CODE XREF: check3+29Cj
seg000:001189F8 80 DE 00 00   lwz     %r6, dword_24B704
seg000:001189FC 38 81 00 38   addi    %r4, %sp, 0x50+var_18
seg000:00118A00 38 60 00 05   li      %r3, 5
seg000:00118A04 38 A0 00 00   li      %r5, 0
seg000:00118A08 48 00 BD C1   bl      .RBEREAD
seg000:00118A0C 60 00 00 00   nop
seg000:00118A10 54 60 04 3F   clrlwi. %r0, %r3, 16
seg000:00118A14 41 82 00 0C   beq     loc_118A20
seg000:00118A18 38 60 00 00   li      %r3, 0
seg000:00118A1C 48 00 00 54   b       exit
seg000:00118A20
seg000:00118A20                 loc_118A20: # CODE XREF: check3+2D8j
seg000:00118A20 A0 01 00 38   lhz     %r0, 0x50+var_18(%sp)
seg000:00118A24 28 00 11 D3   cmplwi  %r0, 0xD300
seg000:00118A28 40 82 00 0C   bne     loc_118A34
seg000:00118A2C 3B E0 00 01   li      %r31, 1
seg000:00118A30 48 00 00 14   b       good1
seg000:00118A34
seg000:00118A34                 loc_118A34: # CODE XREF: check3+2ECj
seg000:00118A34 28 00 1A EB   cmplwi  %r0, 0xEBA1
seg000:00118A38 41 82 00 0C   beq     good1
seg000:00118A3C 38 60 00 00   li      %r3, 0
seg000:00118A40 48 00 00 30   b       exit
seg000:00118A44
seg000:00118A44                 good1:      # CODE XREF: check3+2F4j
seg000:00118A44                             # check3+2FCj
seg000:00118A44 57 A0 06 3E   clrlwi  %r0, %r29, 24
seg000:00118A48 28 00 00 03   cmplwi  %r0, 3
seg000:00118A4C 40 82 00 20   bne     error
seg000:00118A50 57 E0 06 3F   clrlwi. %r0, %r31, 24
seg000:00118A54 41 82 00 10   beq     good
seg000:00118A58 48 00 4B F5   bl      sub_11D64C
seg000:00118A5C 60 00 00 00   nop
seg000:00118A60 48 00 00 10   b       exit
seg000:00118A64
seg000:00118A64                 good:       # CODE XREF: check3+318j
seg000:00118A64 38 60 00 01   li      %r3, 1
seg000:00118A68 48 00 00 08   b       exit
seg000:00118A6C
seg000:00118A6C                 error:      # CODE XREF: check3+19Cj
seg000:00118A6C                             # check3+238j ...
seg000:00118A6C 38 60 00 00   li      %r3, 0
seg000:00118A70
seg000:00118A70                 exit:       # CODE XREF: check3+44j
seg000:00118A70                             # check3+58j ...
seg000:00118A70 80 01 00 58   lwz     %r0, 0x50+arg_8(%sp)
seg000:00118A74 38 21 00 50   addi    %sp, %sp, 0x50
seg000:00118A78 83 E1 FF FC   lwz     %r31, var_4(%sp)
seg000:00118A7C 7C 08 03 A6   mtlr    %r0
seg000:00118A80 83 C1 FF F8   lwz     %r30, var_8(%sp)
seg000:00118A84 83 A1 FF F4   lwz     %r29, var_C(%sp)
seg000:00118A88 4E 80 00 20   blr
seg000:00118A88                 # End of function check3
```

Здесь много вызовов `.RBEREAD()`. Эта функция вероятно читает какие-то значения из донглы, которые потом сравниваются здесь при помощи `CMPLWI`.

Мы также видим в регистр r3 записывается перед каждым вызовом `.RBEREAD()` одно из этих значений: 0, 1, 8, 0xA, 0xB, 0xC, 0xD, 4, 5. Вероятно адрес в памяти или что-то в этом роде?

Да, действительно, если погуглить имена этих функций, можно легко найти документацию к Sentinel Eve3!

Наверное, уже и не нужно изучать остальные инструкции PowerPC: всё что делает эта функция это просто вызывает `.RBEREAD()`, сравнивает его результаты с константами и возвращает 1 если результат сравнения положительный или 0 в другом случае.

Всё ясно: check1() должна всегда возвращать 1 или иное ненулевое значение . Но так как мы не очень уверены в своих знаниях инструкций PowerPC, будем осторожны и пропатчим переходы в check2 на адресах 0x001186FC и 0x00118718.

На 0x001186FC мы записываем байты 0x48 и 0 таким образом превращая инструкцию BEQ в инструкцию B (безусловный переход): Мы можем заметить этот опкод прямо в коде даже без обращения к [IBM00].

На 0x00118718 мы записываем байт 0x60 и еще 3 нулевых байта, таким образом превращая её в инструкцию NOP: Этот опкод мы также можем подсмотреть прямо в коде.

И всё заработало без подключенной донглы.

Резюмируя, такие простые модификации можно делать в IDA даже с минимальными знаниями ассемблера.

78.2. Пример #2: SCO OpenServer

Древняя программа для SCO OpenServer от 1997 разработанная давно исчезнувшей компанией.

Специальный драйвер донглы инсталлируется в системе, он содержит такие текстовые строки : «Copyright 1989, Rainbow Technologies, Inc., Irvine, CA» и «Sentinel Integrated Driver Ver. 3.0 ».

После инсталляции драйвера, в /dev появляются такие устройства :

```
/dev/rbsl8
/dev/rbsl9
/dev/rbsl10
```

Без подключенной донглы, программа сообщает об ошибке, но сообщение об ошибке не удается найти в исполняемых файлах .

Еще раз спасибо IDA, она легко загружает исполняемые файлы формата COFF использующиеся в SCO OpenServer.

Попробуем также поискать строку «rbsl», и действительно, её можно найти в таком фрагменте кода:

```
.text:00022AB8        public SSQC
.text:00022AB8 SSQC   proc near ; CODE XREF: SSQ+7p
.text:00022AB8
.text:00022AB8 var_44 = byte ptr -44h
.text:00022AB8 var_29 = byte ptr -29h
.text:00022AB8 arg_0  = dword ptr  8
.text:00022AB8
.text:00022AB8        push    ebp
.text:00022AB9        mov     ebp, esp
.text:00022ABB        sub     esp, 44h
.text:00022ABE        push    edi
.text:00022ABF        mov     edi, offset unk_4035D0
.text:00022AC4        push    esi
.text:00022AC5        mov     esi, [ebp+arg_0]
.text:00022AC8        push    ebx
.text:00022AC9        push    esi
.text:00022ACA        call    strlen
.text:00022ACF        add     esp, 4
.text:00022AD2        cmp     eax, 2
.text:00022AD7        jnz     loc_22BA4
.text:00022ADD        inc     esi
.text:00022ADE        mov     al, [esi-1]
.text:00022AE1        movsx   eax, al
.text:00022AE4        cmp     eax, '3'
.text:00022AE9        jz      loc_22B84
.text:00022AEF        cmp     eax, '4'
.text:00022AF4        jz      loc_22B94
.text:00022AFA        cmp     eax, '5'
.text:00022AFF        jnz     short loc_22B6B
.text:00022B01        movsx   ebx, byte ptr [esi]
.text:00022B04        sub     ebx, '0'
.text:00022B07        mov     eax, 7
.text:00022B0C        add     eax, ebx
.text:00022B0E        push    eax
.text:00022B0F        lea     eax, [ebp+var_44]
.text:00022B12        push    offset aDevSlD  ; "/dev/sl%d"
.text:00022B17        push    eax
```

```
.text:00022B18        call    nl_sprintf
.text:00022B1D        push    0               ; int
.text:00022B1F        push    offset aDevRbsl8 ; char *
.text:00022B24        call    _access
.text:00022B29        add     esp, 14h
.text:00022B2C        cmp     eax, 0FFFFFFFFh
.text:00022B31        jz      short loc_22B48
.text:00022B33        lea     eax, [ebx+7]
.text:00022B36        push    eax
.text:00022B37        lea     eax, [ebp+var_44]
.text:00022B3A        push    offset aDevRbslD ; "/dev/rbsl%d"
.text:00022B3F        push    eax
.text:00022B40        call    nl_sprintf
.text:00022B45        add     esp, 0Ch
.text:00022B48
.text:00022B48 loc_22B48: ; CODE XREF: SSQC+79j
.text:00022B48        mov     edx, [edi]
.text:00022B4A        test    edx, edx
.text:00022B4C        jle     short loc_22B57
.text:00022B4E        push    edx             ; int
.text:00022B4F        call    _close
.text:00022B54        add     esp, 4
.text:00022B57
.text:00022B57 loc_22B57: ; CODE XREF: SSQC+94j
.text:00022B57        push    2               ; int
.text:00022B59        lea     eax, [ebp+var_44]
.text:00022B5C        push    eax             ; char *
.text:00022B5D        call    _open
.text:00022B62        add     esp, 8
.text:00022B65        test    eax, eax
.text:00022B67        mov     [edi], eax
.text:00022B69        jge     short loc_22B78
.text:00022B6B
.text:00022B6B loc_22B6B: ; CODE XREF: SSQC+47j
.text:00022B6B        mov     eax, 0FFFFFFFFh
.text:00022B70        pop     ebx
.text:00022B71        pop     esi
.text:00022B72        pop     edi
.text:00022B73        mov     esp, ebp
.text:00022B75        pop     ebp
.text:00022B76        retn
.text:00022B78
.text:00022B78 loc_22B78: ; CODE XREF: SSQC+B1j
.text:00022B78        pop     ebx
.text:00022B79        pop     esi
.text:00022B7A        pop     edi
.text:00022B7B        xor     eax, eax
.text:00022B7D        mov     esp, ebp
.text:00022B7F        pop     ebp
.text:00022B80        retn
.text:00022B84
.text:00022B84 loc_22B84: ; CODE XREF: SSQC+31j
.text:00022B84        mov     al, [esi]
.text:00022B86        pop     ebx
.text:00022B87        pop     esi
.text:00022B88        pop     edi
.text:00022B89        mov     ds:byte_407224, al
.text:00022B8E        mov     esp, ebp
.text:00022B90        xor     eax, eax
.text:00022B92        pop     ebp
.text:00022B93        retn
.text:00022B94
.text:00022B94 loc_22B94: ; CODE XREF: SSQC+3Cj
.text:00022B94        mov     al, [esi]
.text:00022B96        pop     ebx
.text:00022B97        pop     esi
.text:00022B98        pop     edi
.text:00022B99        mov     ds:byte_407225, al
.text:00022B9E        mov     esp, ebp
.text:00022BA0        xor     eax, eax
```

```
.text:00022BA2        pop     ebp
.text:00022BA3        retn
.text:00022BA4
.text:00022BA4 loc_22BA4: ; CODE XREF: SSQC+1Fj
.text:00022BA4        movsx   eax, ds:byte_407225
.text:00022BAB        push    esi
.text:00022BAC        push    eax
.text:00022BAD        movsx   eax, ds:byte_407224
.text:00022BB4        push    eax
.text:00022BB5        lea     eax, [ebp+var_44]
.text:00022BB8        push    offset a46CCS   ; "46%c%c%s"
.text:00022BBD        push    eax
.text:00022BBE        call    nl_sprintf
.text:00022BC3        lea     eax, [ebp+var_44]
.text:00022BC6        push    eax
.text:00022BC7        call    strlen
.text:00022BCC        add     esp, 18h
.text:00022BCF        cmp     eax, 1Bh
.text:00022BD4        jle     short loc_22BDA
.text:00022BD6        mov     [ebp+var_29], 0
.text:00022BDA
.text:00022BDA loc_22BDA: ; CODE XREF: SSQC+11Cj
.text:00022BDA        lea     eax, [ebp+var_44]
.text:00022BDD        push    eax
.text:00022BDE        call    strlen
.text:00022BE3        push    eax             ; unsigned int
.text:00022BE4        lea     eax, [ebp+var_44]
.text:00022BE7        push    eax             ; void *
.text:00022BE8        mov     eax, [edi]
.text:00022BEA        push    eax             ; int
.text:00022BEB        call    _write
.text:00022BF0        add     esp, 10h
.text:00022BF3        pop     ebx
.text:00022BF4        pop     esi
.text:00022BF5        pop     edi
.text:00022BF6        mov     esp, ebp
.text:00022BF8        pop     ebp
.text:00022BF9        retn
.text:00022BFA        db 0Eh dup(90h)
.text:00022BFA SSQC   endp
```

Действительно, должна же как-то программа обмениваться информацией с драйвером .

Единственное место где вызывается функция SSQC() это thunk function:

```
.text:0000DBE8        public SSQ
.text:0000DBE8 SSQ    proc near ; CODE XREF: sys_info+A9p
.text:0000DBE8                  ; sys_info+CBp ...
.text:0000DBE8
.text:0000DBE8 arg_0  = dword ptr  8
.text:0000DBE8
.text:0000DBE8        push    ebp
.text:0000DBE9        mov     ebp, esp
.text:0000DBEB        mov     edx, [ebp+arg_0]
.text:0000DBEE        push    edx
.text:0000DBEF        call    SSQC
.text:0000DBF4        add     esp, 4
.text:0000DBF7        mov     esp, ebp
.text:0000DBF9        pop     ebp
.text:0000DBFA        retn
.text:0000DBFB SSQ    endp
```

А вот SSQ() вызывается по крайней мере из двух разных функций .

Одна из них:

```
.data:0040169C _51_52_53       dd offset aPressAnyKeyT_0 ; DATA XREF: init_sys+392r
.data:0040169C                                           ; sys_info+A1r
.data:0040169C                                           ; "PRESS ANY KEY TO CONTINUE: "
.data:004016A0                 dd offset a51             ; "51"
.data:004016A4                 dd offset a52             ; "52"
```

```
.data:004016A8                 dd offset a53           ; "53"

...

.data:004016B8 _3C_or_3E       dd offset a3c           ; DATA XREF: sys_info:loc_D67Br
.data:004016B8                                         ; "3C"
.data:004016BC                 dd offset a3e           ; "3E"

; these names we gave to the labels:
.data:004016C0 answers1        dd 6B05h                ; DATA XREF: sys_info+E7r
.data:004016C4                 dd 3D87h
.data:004016C8 answers2        dd 3Ch                  ; DATA XREF: sys_info+F2r
.data:004016CC                 dd 832h
.data:004016D0 _C_and_B        db 0Ch                  ; DATA XREF: sys_info+BAr
.data:004016D0                                         ; sys_info:OKr
.data:004016D1 byte_4016D1     db 0Bh                  ; DATA XREF: sys_info+FDr
.data:004016D2                 db    0

...

.text:0000D652                 xor     eax, eax
.text:0000D654                 mov     al, ds:ctl_port
.text:0000D659                 mov     ecx, _51_52_53[eax*4]
.text:0000D660                 push    ecx
.text:0000D661                 call    SSQ
.text:0000D666                 add     esp, 4
.text:0000D669                 cmp     eax, 0FFFFFFFFh
.text:0000D66E                 jz      short loc_D6D1
.text:0000D670                 xor     ebx, ebx
.text:0000D672                 mov     al, _C_and_B
.text:0000D677                 test    al, al
.text:0000D679                 jz      short loc_D6C0
.text:0000D67B
.text:0000D67B loc_D67B: ; CODE XREF: sys_info+106j
.text:0000D67B                 mov     eax, _3C_or_3E[ebx*4]
.text:0000D682                 push    eax
.text:0000D683                 call    SSQ
.text:0000D688                 push    offset a4g      ; "4G"
.text:0000D68D                 call    SSQ
.text:0000D692                 push    offset a0123456789 ; "0123456789"
.text:0000D697                 call    SSQ
.text:0000D69C                 add     esp, 0Ch
.text:0000D69F                 mov     edx, answers1[ebx*4]
.text:0000D6A6                 cmp     eax, edx
.text:0000D6A8                 jz      short OK
.text:0000D6AA                 mov     ecx, answers2[ebx*4]
.text:0000D6B1                 cmp     eax, ecx
.text:0000D6B3                 jz      short OK
.text:0000D6B5                 mov     al, byte_4016D1[ebx]
.text:0000D6BB                 inc     ebx
.text:0000D6BC                 test    al, al
.text:0000D6BE                 jnz     short loc_D67B
.text:0000D6C0
.text:0000D6C0 loc_D6C0: ; CODE XREF: sys_info+C1j
.text:0000D6C0                 inc     ds:ctl_port
.text:0000D6C6                 xor     eax, eax
.text:0000D6C8                 mov     al, ds:ctl_port
.text:0000D6CD                 cmp     eax, edi
.text:0000D6CF                 jle     short loc_D652
.text:0000D6D1
.text:0000D6D1 loc_D6D1: ; CODE XREF: sys_info+98j
.text:0000D6D1           ; sys_info+B6j
.text:0000D6D1                 mov     edx, [ebp+var_8]
.text:0000D6D4                 inc     edx
.text:0000D6D5                 mov     [ebp+var_8], edx
.text:0000D6D8                 cmp     edx, 3
.text:0000D6DB                 jle     loc_D641
.text:0000D6E1
.text:0000D6E1 loc_D6E1: ; CODE XREF: sys_info+16j
.text:0000D6E1           ; sys_info+51j ...
```

```
.text:0000D6E1                 pop     ebx
.text:0000D6E2                 pop     edi
.text:0000D6E3                 mov     esp, ebp
.text:0000D6E5                 pop     ebp
.text:0000D6E6                 retn
.text:0000D6E8 OK:       ; CODE XREF: sys_info+F0j
.text:0000D6E8           ; sys_info+FBj
.text:0000D6E8                 mov     al, _C_and_B[ebx]
.text:0000D6EE                 pop     ebx
.text:0000D6EF                 pop     edi
.text:0000D6F0                 mov     ds:ctl_model, al
.text:0000D6F5                 mov     esp, ebp
.text:0000D6F7                 pop     ebp
.text:0000D6F8                 retn
.text:0000D6F8 sys_info        endp
```

«3C» и «3E» — это звучит знакомо: когда-то была донгла Sentinel Pro от Rainbow без памяти, предоставляющая только одну секретную крипто-хеширующую функцию.

О том, что такое хэш-функция, было описано здесь: 34 (стр. 477).

Но вернемся к нашей программе. Так что программа может только проверить подключена ли донгла или нет . Никакой больше информации в такую донглу без памяти записать нельзя . Двухсимвольные коды — это команды (можно увидеть, как они обрабатываются в функции SSQC( )) а все остальные строки хешируются внутри донглы превращаясь в 16-битное число . Алгоритм был секретный, так что нельзя было написать замену драйверу или сделать электронную копию донглы идеально эмулирующую алгоритм. С другой стороны, всегда можно было перехватить все обращения к ней и найти те константы, с которыми сравнивается результат хеширования . Но надо сказать, вполне возможно создать устойчивую защиту от копирования базирующуюся на секретной хеш-функции: пусть она шифрует все файлы с которыми ваша программа работает .

Но вернемся к нашему коду.

Коды 51/52/53 используются для выбора номера принтеровского LPT-порта . 3x/4x используются для выбора «family» так донглы Sentinel Pro можно отличать друг от друга: ведь более одной донглы может быть подключено к LPT-порту .

Единственная строка, передающаяся в хеш-функцию это "0123456789". Затем результат сравнивается с несколькими правильными значениями . Если результат правилен, 0xC или 0xB будет записано в глобальную переменную `ctl_model`.

Еще одна строка для хеширования: "PRESS ANY KEY TO CONTINUE: ", но результат не проверяется. Трудно сказать, зачем это, может быть по ошибке [3].

Давайте посмотрим, где проверяется значение глобальной переменной `ctl_mode`.

Одно из таких мест:

```
.text:0000D708 prep_sys proc near ; CODE XREF: init_sys+46Ap
.text:0000D708
.text:0000D708 var_14   = dword ptr -14h
.text:0000D708 var_10   = byte ptr -10h
.text:0000D708 var_8    = dword ptr -8
.text:0000D708 var_2    = word ptr -2
.text:0000D708
.text:0000D708          push    ebp
.text:0000D709          mov     eax, ds:net_env
.text:0000D70E          mov     ebp, esp
.text:0000D710          sub     esp, 1Ch
.text:0000D713          test    eax, eax
.text:0000D715          jnz     short loc_D734
.text:0000D717          mov     al, ds:ctl_model
.text:0000D71C          test    al, al
.text:0000D71E          jnz     short loc_D77E
.text:0000D720          mov     [ebp+var_8], offset aIeCvulnvvOkgT_ ; "Ie-cvulnvV\\\bOKG]T_"
.text:0000D727          mov     edx, 7
.text:0000D72C          jmp     loc_D7E7

...

.text:0000D7E7 loc_D7E7: ; CODE XREF: prep_sys+24j
.text:0000D7E7           ; prep_sys+33j
.text:0000D7E7          push    edx
.text:0000D7E8          mov     edx, [ebp+var_8]
```

[3] Это очень странное чувство: находить ошибки в столь древнем ПО.

```
.text:0000D7EB          push    20h
.text:0000D7ED          push    edx
.text:0000D7EE          push    16h
.text:0000D7F0          call    err_warn
.text:0000D7F5          push    offset station_sem
.text:0000D7FA          call    ClosSem
.text:0000D7FF          call    startup_err
```

Если оно 0, шифрованное сообщение об ошибке будет передано в функцию дешифрования, и оно будет показано.

Функция дешифровки сообщений об ошибке похоже применяет простой xoring :

```
.text:0000A43C err_warn        proc near               ; CODE XREF: prep_sys+E8p
.text:0000A43C                                         ; prep_sys2+2Fp ...
.text:0000A43C
.text:0000A43C var_55          = byte ptr -55h
.text:0000A43C var_54          = byte ptr -54h
.text:0000A43C arg_0           = dword ptr  8
.text:0000A43C arg_4           = dword ptr  0Ch
.text:0000A43C arg_8           = dword ptr  10h
.text:0000A43C arg_C           = dword ptr  14h
.text:0000A43C
.text:0000A43C                 push    ebp
.text:0000A43D                 mov     ebp, esp
.text:0000A43F                 sub     esp, 54h
.text:0000A442                 push    edi
.text:0000A443                 mov     ecx, [ebp+arg_8]
.text:0000A446                 xor     edi, edi
.text:0000A448                 test    ecx, ecx
.text:0000A44A                 push    esi
.text:0000A44B                 jle     short loc_A466
.text:0000A44D                 mov     esi, [ebp+arg_C] ; key
.text:0000A450                 mov     edx, [ebp+arg_4] ; string
.text:0000A453
.text:0000A453 loc_A453:                               ; CODE XREF: err_warn+28j
.text:0000A453                 xor     eax, eax
.text:0000A455                 mov     al, [edx+edi]
.text:0000A458                 xor     eax, esi
.text:0000A45A                 add     esi, 3
.text:0000A45D                 inc     edi
.text:0000A45E                 cmp     edi, ecx
.text:0000A460                 mov     [ebp+edi+var_55], al
.text:0000A464                 jl      short loc_A453
.text:0000A466
.text:0000A466 loc_A466:                               ; CODE XREF: err_warn+Fj
.text:0000A466                 mov     [ebp+edi+var_54], 0
.text:0000A46B                 mov     eax, [ebp+arg_0]
.text:0000A46E                 cmp     eax, 18h
.text:0000A473                 jnz     short loc_A49C
.text:0000A475                 lea     eax, [ebp+var_54]
.text:0000A478                 push    eax
.text:0000A479                 call    status_line
.text:0000A47E                 add     esp, 4
.text:0000A481
.text:0000A481 loc_A481:                               ; CODE XREF: err_warn+72j
.text:0000A481                 push    50h
.text:0000A483                 push    0
.text:0000A485                 lea     eax, [ebp+var_54]
.text:0000A488                 push    eax
.text:0000A489                 call    memset
.text:0000A48E                 call    pcv_refresh
.text:0000A493                 add     esp, 0Ch
.text:0000A496                 pop     esi
.text:0000A497                 pop     edi
.text:0000A498                 mov     esp, ebp
.text:0000A49A                 pop     ebp
.text:0000A49B                 retn
.text:0000A49C
.text:0000A49C loc_A49C:                               ; CODE XREF: err_warn+37j
.text:0000A49C                 push    0
.text:0000A49E                 lea     eax, [ebp+var_54]
```

```
.text:0000A4A1                 mov     edx, [ebp+arg_0]
.text:0000A4A4                 push    edx
.text:0000A4A5                 push    eax
.text:0000A4A6                 call    pcv_lputs
.text:0000A4AB                 add     esp, 0Ch
.text:0000A4AE                 jmp     short loc_A481
.text:0000A4AE err_warn        endp
```

Вот почему не получилось найти сообщение об ошибке в исполняемых файлах, потому что оно было зашифровано, это очень популярная практика.

Еще один вызов хеширующей функции передает строку «offln» и сравнивает результат с константами 0xFE81 и 0x12A9. Если результат не сходится, происходит работа с какой-то функцией `timer()` (может быть для ожидания плохо подключенной донглы и нового запроса?), затем дешифрует еще одно сообщение об ошибке и выводит его.

```
.text:0000DA55 loc_DA55:                               ; CODE XREF: sync_sys+24Cj
.text:0000DA55                 push    offset aOffln   ; "offln"
.text:0000DA5A                 call    SSQ
.text:0000DA5F                 add     esp, 4
.text:0000DA62                 mov     dl, [ebx]
.text:0000DA64                 mov     esi, eax
.text:0000DA66                 cmp     dl, 0Bh
.text:0000DA69                 jnz     short loc_DA83
.text:0000DA6B                 cmp     esi, 0FE81h
.text:0000DA71                 jz      OK
.text:0000DA77                 cmp     esi, 0FFFFF8EFh
.text:0000DA7D                 jz      OK
.text:0000DA83
.text:0000DA83 loc_DA83:                               ; CODE XREF: sync_sys+201j
.text:0000DA83                 mov     cl, [ebx]
.text:0000DA85                 cmp     cl, 0Ch
.text:0000DA88                 jnz     short loc_DA9F
.text:0000DA8A                 cmp     esi, 12A9h
.text:0000DA90                 jz      OK
.text:0000DA96                 cmp     esi, 0FFFFFFF5h
.text:0000DA99                 jz      OK
.text:0000DA9F
.text:0000DA9F loc_DA9F:                               ; CODE XREF: sync_sys+220j
.text:0000DA9F                 mov     eax, [ebp+var_18]
.text:0000DAA2                 test    eax, eax
.text:0000DAA4                 jz      short loc_DAB0
.text:0000DAA6                 push    24h
.text:0000DAA8                 call    timer
.text:0000DAAD                 add     esp, 4
.text:0000DAB0
.text:0000DAB0 loc_DAB0:                               ; CODE XREF: sync_sys+23Cj
.text:0000DAB0                 inc     edi
.text:0000DAB1                 cmp     edi, 3
.text:0000DAB4                 jle     short loc_DA55
.text:0000DAB6                 mov     eax, ds:net_env
.text:0000DABB                 test    eax, eax
.text:0000DABD                 jz      short error

...

.text:0000DAF7 error:                                  ; CODE XREF: sync_sys+255j
.text:0000DAF7                                         ; sync_sys+274j ...
.text:0000DAF7                 mov     [ebp+var_8], offset encrypted_error_message2
.text:0000DAFE                 mov     [ebp+var_C], 17h ; decrypting key
.text:0000DB05                 jmp     decrypt_end_print_message

...

; this name we gave to label:
.text:0000D9B6 decrypt_end_print_message:              ; CODE XREF: sync_sys+29Dj
.text:0000D9B6                                         ; sync_sys+2ABj
.text:0000D9B6                 mov     eax, [ebp+var_18]
.text:0000D9B9                 test    eax, eax
.text:0000D9BB                 jnz     short loc_D9FB
.text:0000D9BD                 mov     edx, [ebp+var_C] ; key
```

```
.text:0000D9C0                 mov     ecx, [ebp+var_8] ; string
.text:0000D9C3                 push    edx
.text:0000D9C4                 push    20h
.text:0000D9C6                 push    ecx
.text:0000D9C7                 push    18h
.text:0000D9C9                 call    err_warn
.text:0000D9CE                 push    0Fh
.text:0000D9D0                 push    190h
.text:0000D9D5                 call    sound
.text:0000D9DA                 mov     [ebp+var_18], 1
.text:0000D9E1                 add     esp, 18h
.text:0000D9E4                 call    pcv_kbhit
.text:0000D9E9                 test    eax, eax
.text:0000D9EB                 jz      short loc_D9FB

...

; this name we gave to label:
.data:00401736 encrypted_error_message2 db 74h, 72h, 78h, 43h, 48h, 6, 5Ah, 49h, 4Ch, 2 dup(47h)
.data:00401736                 db 51h, 4Fh, 47h, 61h, 20h, 22h, 3Ch, 24h, 33h, 36h, 76h
.data:00401736                 db 3Ah, 33h, 31h, 0Ch, 0, 0Bh, 1Fh, 7, 1Eh, 1Ah
```

Заставить работать программу без донглы довольно просто: просто пропатчить все места после инструкций CMP где происходят соответствующие сравнения.

Еще одна возможность — это написать свой драйвер для SCO OpenServer, содержащий таблицу возможных вопросов и ответов, все те что имеются в програме.

78.2.1. Дешифровка сообщений об ошибке

Кстати, мы также можем дешифровать все сообщения об ошибке. Алгоритм, находящийся в функции `err_warn()` действительно, крайне прост:

Листинг 78.1: Функция дешифровки

```
.text:0000A44D                 mov     esi, [ebp+arg_C] ; key
.text:0000A450                 mov     edx, [ebp+arg_4] ; string
.text:0000A453 loc_A453:
.text:0000A453                 xor     eax, eax
.text:0000A455                 mov     al, [edx+edi] ; загружаем байт для дешифровки
.text:0000A458                 xor     eax, esi      ; дешифруем его
.text:0000A45A                 add     esi, 3        ; изменяем ключ для следующего байта
.text:0000A45D                 inc     edi
.text:0000A45E                 cmp     edi, ecx
.text:0000A460                 mov     [ebp+edi+var_55], al
.text:0000A464                 jl      short loc_A453
```

Как видно, не только сама строка поступает на вход, но также и ключ для дешифровки:

```
.text:0000DAF7 error:                                  ; CODE XREF: sync_sys+255j
.text:0000DAF7                                         ; sync_sys+274j ...
.text:0000DAF7                 mov     [ebp+var_8], offset encrypted_error_message2
.text:0000DAFE                 mov     [ebp+var_C], 17h ; decrypting key
.text:0000DB05                 jmp     decrypt_end_print_message

...

; this name we gave to label manually:
.text:0000D9B6 decrypt_end_print_message:              ; CODE XREF: sync_sys+29Dj
.text:0000D9B6                                         ; sync_sys+2ABj
.text:0000D9B6                 mov     eax, [ebp+var_18]
.text:0000D9B9                 test    eax, eax
.text:0000D9BB                 jnz     short loc_D9FB
.text:0000D9BD                 mov     edx, [ebp+var_C] ; key
.text:0000D9C0                 mov     ecx, [ebp+var_8] ; string
.text:0000D9C3                 push    edx
.text:0000D9C4                 push    20h
.text:0000D9C6                 push    ecx
.text:0000D9C7                 push    18h
```

```
.text:0000D9C9                 call    err_warn
```

Алгоритм это очень простой xoring: каждый байт XOR-ится с ключом, но ключ увеличивается на 3 после обработки каждого байта.

Напишем небольшой скрипт на Python для проверки наших догадок:

Листинг 78.2: Python 3.x

```
#!/usr/bin/python
import sys

msg=[0x74, 0x72, 0x78, 0x43, 0x48, 0x6, 0x5A, 0x49, 0x4C, 0x47, 0x47,
0x51, 0x4F, 0x47, 0x61, 0x20, 0x22, 0x3C, 0x24, 0x33, 0x36, 0x76,
0x3A, 0x33, 0x31, 0x0C, 0x0, 0x0B, 0x1F, 0x7, 0x1E, 0x1A]

key=0x17
tmp=key
for i in msg:
        sys.stdout.write ("%c" % (i^tmp))
        tmp=tmp+3
sys.stdout.flush()
```

И он выводит: «check security device connection». Так что да, это дешифрованное сообщение.

Здесь есть также и другие сообщения, с соответствующими ключами. Но надо сказать, их можно дешифровать и без ключей. В начале, мы можем заметить, что ключ — это просто байт. Это потому что самая важная часть функции дешифровки (XOR) оперирует байтами. Ключ находится в регистре ESI, но только младшие 8 бит (т.е. байт) регистра используются. Следовательно, ключ может быть больше 255, но его значение будет округляться.

И как следствие, мы можем попробовать обычный перебор всех ключей в диапазоне 0..255. Мы также можем пропускать сообщения содержащие непечатные символы.

Листинг 78.3: Python 3.x

```
#!/usr/bin/python
import sys, curses.ascii

msgs=[
[0x74, 0x72, 0x78, 0x43, 0x48, 0x6, 0x5A, 0x49, 0x4C, 0x47, 0x47,
0x51, 0x4F, 0x47, 0x61, 0x20, 0x22, 0x3C, 0x24, 0x33, 0x36, 0x76,
0x3A, 0x33, 0x31, 0x0C, 0x0, 0x0B, 0x1F, 0x7, 0x1E, 0x1A],

[0x49, 0x65, 0x2D, 0x63, 0x76, 0x75, 0x6C, 0x6E, 0x76, 0x56, 0x5C,
8, 0x4F, 0x4B, 0x47, 0x5D, 0x54, 0x5F, 0x1D, 0x26, 0x2C, 0x33,
0x27, 0x28, 0x6F, 0x72, 0x75, 0x78, 0x7B, 0x7E, 0x41, 0x44],

[0x45, 0x61, 0x31, 0x67, 0x72, 0x79, 0x68, 0x52, 0x4A, 0x52, 0x50,
0x0C, 0x4B, 0x57, 0x43, 0x51, 0x58, 0x5B, 0x61, 0x37, 0x33, 0x2B,
0x39, 0x39, 0x3C, 0x38, 0x79, 0x3A, 0x30, 0x17, 0x0B, 0x0C],

[0x40, 0x64, 0x79, 0x75, 0x7F, 0x6F, 0x0, 0x4C, 0x40, 0x9, 0x4D, 0x5A,
0x46, 0x5D, 0x57, 0x49, 0x57, 0x3B, 0x21, 0x23, 0x6A, 0x38, 0x23,
0x36, 0x24, 0x2A, 0x7C, 0x3A, 0x1A, 0x6, 0x0D, 0x0E, 0x0A, 0x14,
0x10],

[0x72, 0x7C, 0x72, 0x79, 0x76, 0x0,
0x50, 0x43, 0x4A, 0x59, 0x5D, 0x5B, 0x41, 0x41, 0x1B, 0x5A,
0x24, 0x32, 0x2E, 0x29, 0x28, 0x70, 0x20, 0x22, 0x38, 0x28, 0x36,
0x0D, 0x0B, 0x48, 0x4B, 0x4E]]


def is_string_printable(s):
    return all(list(map(lambda x: curses.ascii.isprint(x), s)))

cnt=1
for msg in msgs:
        print ("message #%d" % cnt)
        for key in range(0,256):
                result=[]
                tmp=key
                for i in msg:
```

```
                        result.append (i^tmp)
                        tmp=tmp+3
                if is_string_printable (result):
                        print ("key=", key, "value=", "".join(list(map(chr, result))))
        cnt=cnt+1
```

И мы получим:

Листинг 78.4: Results

```
message #1
key= 20 value= `eb^h%|``hudw|_af{n~f%ljmSbnwlpk
key= 21 value= ajc]i"}cawtgv{^bgto}g"millcmvkqh
key= 22 value= bkd\j#rbbvsfuz!cduh|d#bhomdlujni
key= 23 value= check security device connection
key= 24 value= lifbl!pd|tqhsx#ejwjbb!`nQofbshlo
message #2
key= 7 value= No security device found
key= 8 value= An#rbbvsVuz!cduhld#ghtme?!#!'!#!
message #3
key= 7 value= Bk<waoqNUpu$`yreoa\wpmpusj,bkIjh
key= 8 value= Mj?vfnrOjqv%gxqd``_vwlstlk/clHii
key= 9 value= Lm>ugasLkvw&fgpgag^uvcrwml.`mwhj
key= 10 value= Ol!td`tMhwx'efwfbf!tubuvnm!anvok
key= 11 value= No security device station found
key= 12 value= In#rjbvsnuz!{duhdd#r{`whho#gPtme
message #4
key= 14 value= Number of authorized users exceeded
key= 15 value= Ovlmdq!hg#`juknuhydk!vrbsp!Zy`dbefe
message #5
key= 17 value= check security device station
key= 18 value= `ijbh!td`tmhwx'efwfbf!tubuVnm!'!
```

Тут есть какой-то мусор, но мы можем быстро отыскать сообщения на английском языке!

Кстати, так как алгоритм использует простой XOR, та же функция может использоваться и для шифрования сообщения. Если нужно, мы можем зашифровать наши собственные сообщения, и пропатчить программу вставив их.

78.3. Пример #3: MS-DOS

Еще одна очень старая программа для MS-DOS от 1995 также разработанная давно исчезнувшей компанией .

Во времена перед DOS-экстендерами, всё ПО для MS-DOS рассчитывалось на процессоры 8086 или 80286, так что в своей массе весь код был 16-битным . 16-битный код в основном такой же, какой вы уже видели в этой книге, но все регистры 16-битные, и доступно меньше инструкций .

Среда MS-DOS не могла иметь никаких драйверов, и ПО работало с «голым» железом через порты, так что здесь вы можете увидеть инструкции OUT/IN, которые в наше время присутствуют в основном только в драйверах (в современных OS нельзя обращаться на прямую к портам из user mode) .

Учитывая это, ПО для MS-DOS должно работать с донглой обращаясь к принтерному LPT-порту напрямую . Так что мы можем просто поискать эти инструкции. И да, вот они :

```
seg030:0034             out_port proc far ; CODE XREF: sent_pro+22p
seg030:0034                               ; sent_pro+2Ap ...
seg030:0034
seg030:0034             arg_0    = byte ptr  6
seg030:0034
seg030:0034 55                   push    bp
seg030:0035 8B EC                mov     bp, sp
seg030:0037 8B 16 7E E7          mov     dx, _out_port ; 0x378
seg030:003B 8A 46 06             mov     al, [bp+arg_0]
seg030:003E EE                   out     dx, al
seg030:003F 5D                   pop     bp
seg030:0040 CB                   retf
seg030:0040             out_port endp
```

(Все имена меток в этом примере даны мною).

Функция `out_port()` вызывается только из одной функции :

```
seg030:0041             sent_pro proc far ; CODE XREF: check_dongle+34p
seg030:0041
seg030:0041             var_3    = byte ptr -3
seg030:0041             var_2    = word ptr -2
seg030:0041             arg_0    = dword ptr  6
seg030:0041
seg030:0041 C8 04 00 00          enter   4, 0
seg030:0045 56                   push    si
seg030:0046 57                   push    di
seg030:0047 8B 16 82 E7          mov     dx, _in_port_1 ; 0x37A
seg030:004B EC                   in      al, dx
seg030:004C 8A D8                mov     bl, al
seg030:004E 80 E3 FE             and     bl, 0FEh
seg030:0051 80 CB 04             or      bl, 4
seg030:0054 8A C3                mov     al, bl
seg030:0056 88 46 FD             mov     [bp+var_3], al
seg030:0059 80 E3 1F             and     bl, 1Fh
seg030:005C 8A C3                mov     al, bl
seg030:005E EE                   out     dx, al
seg030:005F 68 FF 00             push    0FFh
seg030:0062 0E                   push    cs
seg030:0063 E8 CE FF             call    near ptr out_port
seg030:0066 59                   pop     cx
seg030:0067 68 D3 00             push    0D3h
seg030:006A 0E                   push    cs
seg030:006B E8 C6 FF             call    near ptr out_port
seg030:006E 59                   pop     cx
seg030:006F 33 F6                xor     si, si
seg030:0071 EB 01                jmp     short loc_359D4
seg030:0073
seg030:0073             loc_359D3: ; CODE XREF: sent_pro+37j
seg030:0073 46                   inc     si
seg030:0074
seg030:0074             loc_359D4: ; CODE XREF: sent_pro+30j
seg030:0074 81 FE 96 00          cmp     si, 96h
seg030:0078 7C F9                jl      short loc_359D3
seg030:007A 68 C3 00             push    0C3h
seg030:007D 0E                   push    cs
seg030:007E E8 B3 FF             call    near ptr out_port
seg030:0081 59                   pop     cx
seg030:0082 68 C7 00             push    0C7h
seg030:0085 0E                   push    cs
seg030:0086 E8 AB FF             call    near ptr out_port
seg030:0089 59                   pop     cx
seg030:008A 68 D3 00             push    0D3h
seg030:008D 0E                   push    cs
seg030:008E E8 A3 FF             call    near ptr out_port
seg030:0091 59                   pop     cx
seg030:0092 68 C3 00             push    0C3h
seg030:0095 0E                   push    cs
seg030:0096 E8 9B FF             call    near ptr out_port
seg030:0099 59                   pop     cx
seg030:009A 68 C7 00             push    0C7h
seg030:009D 0E                   push    cs
seg030:009E E8 93 FF             call    near ptr out_port
seg030:00A1 59                   pop     cx
seg030:00A2 68 D3 00             push    0D3h
seg030:00A5 0E                   push    cs
seg030:00A6 E8 8B FF             call    near ptr out_port
seg030:00A9 59                   pop     cx
seg030:00AA BF FF FF             mov     di, 0FFFFh
seg030:00AD EB 40                jmp     short loc_35A4F
seg030:00AF
seg030:00AF             loc_35A0F: ; CODE XREF: sent_pro+BDj
seg030:00AF BE 04 00             mov     si, 4
seg030:00B2
seg030:00B2             loc_35A12: ; CODE XREF: sent_pro+ACj
seg030:00B2 D1 E7                shl     di, 1
seg030:00B4 8B 16 80 E7          mov     dx, _in_port_2 ; 0x379
```

```
seg030:00B8 EC                  in      al, dx
seg030:00B9 A8 80               test    al, 80h
seg030:00BB 75 03               jnz     short loc_35A20
seg030:00BD 83 CF 01            or      di, 1
seg030:00C0
seg030:00C0             loc_35A20: ; CODE XREF: sent_pro+7Aj
seg030:00C0 F7 46 FE 08+        test    [bp+var_2], 8
seg030:00C5 74 05               jz      short loc_35A2C
seg030:00C7 68 D7 00            push    0D7h ; '+'
seg030:00CA EB 0B               jmp     short loc_35A37
seg030:00CC
seg030:00CC             loc_35A2C: ; CODE XREF: sent_pro+84j
seg030:00CC 68 C3 00            push    0C3h
seg030:00CF 0E                  push    cs
seg030:00D0 E8 61 FF            call    near ptr out_port
seg030:00D3 59                  pop     cx
seg030:00D4 68 C7 00            push    0C7h
seg030:00D7
seg030:00D7             loc_35A37: ; CODE XREF: sent_pro+89j
seg030:00D7 0E                  push    cs
seg030:00D8 E8 59 FF            call    near ptr out_port
seg030:00DB 59                  pop     cx
seg030:00DC 68 D3 00            push    0D3h
seg030:00DF 0E                  push    cs
seg030:00E0 E8 51 FF            call    near ptr out_port
seg030:00E3 59                  pop     cx
seg030:00E4 8B 46 FE            mov     ax, [bp+var_2]
seg030:00E7 D1 E0               shl     ax, 1
seg030:00E9 89 46 FE            mov     [bp+var_2], ax
seg030:00EC 4E                  dec     si
seg030:00ED 75 C3               jnz     short loc_35A12
seg030:00EF
seg030:00EF             loc_35A4F: ; CODE XREF: sent_pro+6Cj
seg030:00EF C4 5E 06            les     bx, [bp+arg_0]
seg030:00F2 FF 46 06            inc     word ptr [bp+arg_0]
seg030:00F5 26 8A 07            mov     al, es:[bx]
seg030:00F8 98                  cbw
seg030:00F9 89 46 FE            mov     [bp+var_2], ax
seg030:00FC 0B C0               or      ax, ax
seg030:00FE 75 AF               jnz     short loc_35A0F
seg030:0100 68 FF 00            push    0FFh
seg030:0103 0E                  push    cs
seg030:0104 E8 2D FF            call    near ptr out_port
seg030:0107 59                  pop     cx
seg030:0108 8B 16 82 E7         mov     dx, _in_port_1 ; 0x37A
seg030:010C EC                  in      al, dx
seg030:010D 8A C8               mov     cl, al
seg030:010F 80 E1 5F            and     cl, 5Fh
seg030:0112 8A C1               mov     al, cl
seg030:0114 EE                  out     dx, al
seg030:0115 EC                  in      al, dx
seg030:0116 8A C8               mov     cl, al
seg030:0118 F6 C1 20            test    cl, 20h
seg030:011B 74 08               jz      short loc_35A85
seg030:011D 8A 5E FD            mov     bl, [bp+var_3]
seg030:0120 80 E3 DF            and     bl, 0DFh
seg030:0123 EB 03               jmp     short loc_35A88
seg030:0125
seg030:0125             loc_35A85: ; CODE XREF: sent_pro+DAj
seg030:0125 8A 5E FD            mov     bl, [bp+var_3]
seg030:0128
seg030:0128             loc_35A88: ; CODE XREF: sent_pro+E2j
seg030:0128 F6 C1 80            test    cl, 80h
seg030:012B 74 03               jz      short loc_35A90
seg030:012D 80 E3 7F            and     bl, 7Fh
seg030:0130
seg030:0130             loc_35A90: ; CODE XREF: sent_pro+EAj
seg030:0130 8B 16 82 E7         mov     dx, _in_port_1 ; 0x37A
seg030:0134 8A C3               mov     al, bl
seg030:0136 EE                  out     dx, al
```

```
seg030:0137 8B C7                mov     ax, di
seg030:0139 5F                   pop     di
seg030:013A 5E                   pop     si
seg030:013B C9                   leave
seg030:013C CB                   retf
seg030:013C             sent_pro endp
```

Это также «хеширующая» донгла Sentinel Pro как и в предыдущем примере . Это заметно по тому что текстовые строки передаются и здесь, 16-битные значения также возвращаются и сравниваются с другими.

Так вот как происходит работа с Sentinel Pro через порты . Адрес выходного порта обычно 0x378, т.е. принтерного порта, данные для него во времена перед USB отправлялись прямо сюда . Порт однонаправленный, потому что когда его разрабатывали, никто не мог предположить, что кому-то понадобится получать информацию из принтера [4]. Единственный способ получить информацию из принтера это регистр статуса на порту 0x379, он содержит такие биты как «paper out», «ack», «busy» — так принтер может сигнализировать о том, что он готов или нет, и о том, есть ли в нем бумага . Так что донгла возвращает информацию через какой-то из этих бит, по одному биту на каждой итерации .

`_in_port_2` содержит адрес статуса (0x379) и `_in_port_1` содержит адрес управляющего регистра (0x37A).

Судя по всему, донгла возвращает информацию только через флаг «busy» на `seg030:00B9`: каждый бит записывается в регистре `DI` позже возвращаемый в самом конце функции .

Что означают все эти отсылаемые в выходной порт байты? Трудно сказать. Возможно, команды донглы. Но честно говоря, нам и не обязательно знать: нашу задачу можно легко решить и без этих знаний .

Вот функция проверки донглы:

```
00000000 struct_0        struc ; (sizeof=0x1B)
00000000 field_0         db 25 dup(?)            ; string(C)
00000019 _A              dw ?
0000001B struct_0        ends

dseg:3CBC 61 63 72 75+_Q   struct_0 <'hello', 01122h>
dseg:3CBC 6E 00 00 00+       ; DATA XREF: check_dongle+2Eo

... skipped ...

dseg:3E00 63 6F 66 66+     struct_0 <'coffee', 7EB7h>
dseg:3E1B 64 6F 67 00+     struct_0 <'dog', 0FFADh>
dseg:3E36 63 61 74 00+     struct_0 <'cat', 0FF5Fh>
dseg:3E51 70 61 70 65+     struct_0 <'paper', 0FFDFh>
dseg:3E6C 63 6F 6B 65+     struct_0 <'coke', 0F568h>
dseg:3E87 63 6C 6F 63+     struct_0 <'clock', 55EAh>
dseg:3EA2 64 69 72 00+     struct_0 <'dir', 0FFAEh>
dseg:3EBD 63 6F 70 79+     struct_0 <'copy', 0F557h>


seg030:0145             check_dongle proc far ; CODE XREF: sub_3771D+3EP
seg030:0145
seg030:0145             var_6 = dword ptr -6
seg030:0145             var_2 = word ptr -2
seg030:0145
seg030:0145 C8 06 00 00       enter   6, 0
seg030:0149 56                push    si
seg030:014A 66 6A 00          push    large 0         ; newtime
seg030:014D 6A 00             push    0               ; cmd
seg030:014F 9A C1 18 00+      call    _biostime
seg030:0154 52                push    dx
seg030:0155 50                push    ax
seg030:0156 66 58             pop     eax
seg030:0158 83 C4 06          add     sp, 6
seg030:015B 66 89 46 FA       mov     [bp+var_6], eax
seg030:015F 66 3B 06 D8+      cmp     eax, _expiration
seg030:0164 7E 44             jle     short loc_35B0A
seg030:0166 6A 14             push    14h
seg030:0168 90                nop
seg030:0169 0E                push    cs
seg030:016A E8 52 00          call    near ptr get_rand
seg030:016D 59                pop     cx
seg030:016E 8B F0             mov     si, ax
```

[4] Если учитывать только Centronics и не учитывать последующий стандарт IEEE 1284 — в нем из принтера можно получать информацию .

```
seg030:0170 6B C0 1B          imul    ax, 1Bh
seg030:0173 05 BC 3C          add     ax, offset _Q
seg030:0176 1E                push    ds
seg030:0177 50                push    ax
seg030:0178 0E                push    cs
seg030:0179 E8 C5 FE          call    near ptr sent_pro
seg030:017C 83 C4 04          add     sp, 4
seg030:017F 89 46 FE          mov     [bp+var_2], ax
seg030:0182 8B C6             mov     ax, si
seg030:0184 6B C0 12          imul    ax, 18
seg030:0187 66 0F BF C0       movsx   eax, ax
seg030:018B 66 8B 56 FA       mov     edx, [bp+var_6]
seg030:018F 66 03 D0          add     edx, eax
seg030:0192 66 89 16 D8+      mov     _expiration, edx
seg030:0197 8B DE             mov     bx, si
seg030:0199 6B DB 1B          imul    bx, 27
seg030:019C 8B 87 D5 3C       mov     ax, _Q._A[bx]
seg030:01A0 3B 46 FE          cmp     ax, [bp+var_2]
seg030:01A3 74 05             jz      short loc_35B0A
seg030:01A5 B8 01 00          mov     ax, 1
seg030:01A8 EB 02             jmp     short loc_35B0C
seg030:01AA
seg030:01AA             loc_35B0A: ; CODE XREF: check_dongle+1Fj
seg030:01AA                        ; check_dongle+5Ej
seg030:01AA 33 C0             xor     ax, ax
seg030:01AC
seg030:01AC             loc_35B0C: ; CODE XREF: check_dongle+63j
seg030:01AC 5E                pop     si
seg030:01AD C9                leave
seg030:01AE CB                retf
seg030:01AE             check_dongle endp
```

А так как эта функция может вызываться слишком часто, например, перед выполнением каждой важной возможности ПО, а обращение к донгле вообще-то медленное (и из-за медленного принтерного порта, и из-за медленного MCU в донгле), так что они, наверное, добавили возможность пропускать проверку донглы слишком часто, используя текущее время в функции `biostime()` .

Функция `get_rand()` использует стандартную функцию Си :

```
seg030:01BF             get_rand proc far ; CODE XREF: check_dongle+25p
seg030:01BF
seg030:01BF             arg_0    = word ptr  6
seg030:01BF
seg030:01BF 55                   push    bp
seg030:01C0 8B EC                mov     bp, sp
seg030:01C2 9A 3D 21 00+         call    _rand
seg030:01C7 66 0F BF C0          movsx   eax, ax
seg030:01CB 66 0F BF 56+         movsx   edx, [bp+arg_0]
seg030:01D0 66 0F AF C2          imul    eax, edx
seg030:01D4 66 BB 00 80+         mov     ebx, 8000h
seg030:01DA 66 99                cdq
seg030:01DC 66 F7 FB             idiv    ebx
seg030:01DF 5D                   pop     bp
seg030:01E0 CB                   retf
seg030:01E0             get_rand endp
```

Так что текстовая строка выбирается случайно, отправляется в донглу и результат хеширования сверяется с корректным значением .

Текстовые строки, похоже, составлялись так же случайно, во время разработки ПО.

И вот как вызывается главная процедура проверки донглы :

```
seg033:087B 9A 45 01 96+   call    check_dongle
seg033:0880 0B C0          or      ax, ax
seg033:0882 74 62          jz      short OK
seg033:0884 83 3E 60 42+   cmp     word_620E0, 0
seg033:0889 75 5B          jnz     short OK
seg033:088B FF 06 60 42    inc     word_620E0
seg033:088F 1E             push    ds
seg033:0890 68 22 44       push    offset aTrupcRequiresA ; "This Software Requires a Software Lock\n"
```

```
seg033:0893 1E             push    ds
seg033:0894 68 60 E9       push    offset byte_6C7E0 ; dest
seg033:0897 9A 79 65 00+   call    _strcpy
seg033:089C 83 C4 08       add     sp, 8
seg033:089F 1E             push    ds
seg033:08A0 68 42 44       push    offset aPleaseContactA ; "Please Contact ..."
seg033:08A3 1E             push    ds
seg033:08A4 68 60 E9       push    offset byte_6C7E0 ; dest
seg033:08A7 9A CD 64 00+   call    _strcat
```

Заставить работать программу без донглы очень просто: просто заставить функцию `check_dongle()` возвращать всегда 0 .

Например, вставив такой код в самом её начале:

```
mov ax,0
retf
```

Наблюдательный читатель может заметить, что функция Си `strcpy()` имеет 2 аргумента, но здесь мы видим, что передается 4 :

```
seg033:088F 1E                         push    ds
seg033:0890 68 22 44                   push    offset aTrupcRequiresA ; "This Software Requires a ↙
    ↳ Software Lock\n"
seg033:0893 1E                         push    ds
seg033:0894 68 60 E9                   push    offset byte_6C7E0 ; dest
seg033:0897 9A 79 65 00+               call    _strcpy
seg033:089C 83 C4 08                   add     sp, 8
```

Это связано с моделью памяти в MS-DOS. Об этом больше читайте здесь : 94 (стр. 909).

Так что, `strcpy()`, как и любая другая функция принимающая указатель (-и) в аргументах, работает с 16-битными парами .

Вернемся к нашему примеру. DS сейчас указывает на сегмент данных размещенный в исполняемом файле, там, где хранится текстовая строка.

В функции `sent_pro()` каждый байт строки загружается на `seg030:00EF`: инструкция `LES` загружает из переданного аргумента пару ES:BX одновременно . `MOV` на `seg030:00F5` загружает байт из памяти, на который указывает пара ES:BX.

ГЛАВА 79. «QR9»: ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ КРИПТОСИСТЕМА, ВДОХНОВЛЕННАЯ КУБИКОМ РУБИКА

Глава 79

«QR9»: Любительская криптосистема, вдохновленная кубиком Рубика

Любительские криптосистемы иногда встречаются довольно странные.

Однажды автора сих строк попросили разобраться с одним таким любительским криптоалгоритмом встроенным в утилиту для шифрования, исходный код которой был утерян[1].

Вот листинг этой утилиты для шифрования, полученный при помощи IDA:

```
.text:00541000 set_bit         proc near               ; CODE XREF: rotate1+42
.text:00541000                                         ; rotate2+42 ...
.text:00541000
.text:00541000 arg_0           = dword ptr  4
.text:00541000 arg_4           = dword ptr  8
.text:00541000 arg_8           = dword ptr  0Ch
.text:00541000 arg_C           = byte ptr  10h
.text:00541000
.text:00541000                 mov     al, [esp+arg_C]
.text:00541004                 mov     ecx, [esp+arg_8]
.text:00541008                 push    esi
.text:00541009                 mov     esi, [esp+4+arg_0]
.text:0054100D                 test    al, al
.text:0054100F                 mov     eax, [esp+4+arg_4]
.text:00541013                 mov     dl, 1
.text:00541015                 jz      short loc_54102B
.text:00541017                 shl     dl, cl
.text:00541019                 mov     cl, cube64[eax+esi*8]
.text:00541020                 or      cl, dl
.text:00541022                 mov     cube64[eax+esi*8], cl
.text:00541029                 pop     esi
.text:0054102A                 retn
.text:0054102B
.text:0054102B loc_54102B:                             ; CODE XREF: set_bit+15
.text:0054102B                 shl     dl, cl
.text:0054102D                 mov     cl, cube64[eax+esi*8]
.text:00541034                 not     dl
.text:00541036                 and     cl, dl
.text:00541038                 mov     cube64[eax+esi*8], cl
.text:0054103F                 pop     esi
.text:00541040                 retn
.text:00541040 set_bit         endp
.text:00541040
.text:00541041                 align 10h
.text:00541050
.text:00541050 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:00541050
.text:00541050
.text:00541050 get_bit         proc near               ; CODE XREF: rotate1+16
.text:00541050                                         ; rotate2+16 ...
.text:00541050
.text:00541050 arg_0           = dword ptr  4
```

[1] Он также получил разрешение от клиента на публикацию деталей алгоритма

ГЛАВА 79. «QR9»: ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ КРИПТОСИСТЕМА, ВДОХНОВЛЕННАЯ КУБИКОМ РУБИКА

```
.text:00541050 arg_4           = dword ptr  8
.text:00541050 arg_8           = byte ptr  0Ch
.text:00541050
.text:00541050                 mov     eax, [esp+arg_4]
.text:00541054                 mov     ecx, [esp+arg_0]
.text:00541058                 mov     al, cube64[eax+ecx*8]
.text:0054105F                 mov     cl, [esp+arg_8]
.text:00541063                 shr     al, cl
.text:00541065                 and     al, 1
.text:00541067                 retn
.text:00541067 get_bit         endp
.text:00541067
.text:00541068                 align 10h
.text:00541070
.text:00541070 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:00541070
.text:00541070
.text:00541070 rotate1         proc near               ; CODE XREF: rotate_all_with_password+8E
.text:00541070
.text:00541070 internal_array_64= byte ptr -40h
.text:00541070 arg_0           = dword ptr  4
.text:00541070
.text:00541070                 sub     esp, 40h
.text:00541073                 push    ebx
.text:00541074                 push    ebp
.text:00541075                 mov     ebp, [esp+48h+arg_0]
.text:00541079                 push    esi
.text:0054107A                 push    edi
.text:0054107B                 xor     edi, edi        ; EDI is loop1 counter
.text:0054107D                 lea     ebx, [esp+50h+internal_array_64]
.text:00541081
.text:00541081 first_loop1_begin:                      ; CODE XREF: rotate1+2E
.text:00541081                 xor     esi, esi        ; ESI is loop2 counter
.text:00541083
.text:00541083 first_loop2_begin:                      ; CODE XREF: rotate1+25
.text:00541083                 push    ebp             ; arg_0
.text:00541084                 push    esi
.text:00541085                 push    edi
.text:00541086                 call    get_bit
.text:0054108B                 add     esp, 0Ch
.text:0054108E                 mov     [ebx+esi], al   ; store to internal array
.text:00541091                 inc     esi
.text:00541092                 cmp     esi, 8
.text:00541095                 jl      short first_loop2_begin
.text:00541097                 inc     edi
.text:00541098                 add     ebx, 8
.text:0054109B                 cmp     edi, 8
.text:0054109E                 jl      short first_loop1_begin
.text:005410A0                 lea     ebx, [esp+50h+internal_array_64]
.text:005410A4                 mov     edi, 7          ; EDI is loop1 counter, initial state is 7
.text:005410A9
.text:005410A9 second_loop1_begin:                     ; CODE XREF: rotate1+57
.text:005410A9                 xor     esi, esi        ; ESI is loop2 counter
.text:005410AB
.text:005410AB second_loop2_begin:                     ; CODE XREF: rotate1+4E
.text:005410AB                 mov     al, [ebx+esi]   ; value from internal array
.text:005410AE                 push    eax
.text:005410AF                 push    ebp             ; arg_0
.text:005410B0                 push    edi
.text:005410B1                 push    esi
.text:005410B2                 call    set_bit
.text:005410B7                 add     esp, 10h
.text:005410BA                 inc     esi             ; increment loop2 counter
.text:005410BB                 cmp     esi, 8
.text:005410BE                 jl      short second_loop2_begin
.text:005410C0                 dec     edi             ; decrement loop2 counter
.text:005410C1                 add     ebx, 8
.text:005410C4                 cmp     edi, 0FFFFFFFFh
.text:005410C7                 jg      short second_loop1_begin
.text:005410C9                 pop     edi
```

ГЛАВА 79. «QR9»: ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ КРИПТОСИСТЕМА, ВДОХНОВЛЕННАЯ КУБИКОМ РУБИКА

```
.text:005410CA                 pop     esi
.text:005410CB                 pop     ebp
.text:005410CC                 pop     ebx
.text:005410CD                 add     esp, 40h
.text:005410D0                 retn
.text:005410D0 rotate1         endp
.text:005410D0
.text:005410D1                 align 10h
.text:005410E0
.text:005410E0 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:005410E0
.text:005410E0
.text:005410E0 rotate2         proc near               ; CODE XREF: rotate_all_with_password+7A
.text:005410E0
.text:005410E0 internal_array_64= byte ptr -40h
.text:005410E0 arg_0           = dword ptr  4
.text:005410E0
.text:005410E0                 sub     esp, 40h
.text:005410E3                 push    ebx
.text:005410E4                 push    ebp
.text:005410E5                 mov     ebp, [esp+48h+arg_0]
.text:005410E9                 push    esi
.text:005410EA                 push    edi
.text:005410EB                 xor     edi, edi        ; loop1 counter
.text:005410ED                 lea     ebx, [esp+50h+internal_array_64]
.text:005410F1
.text:005410F1 loc_5410F1:                             ; CODE XREF: rotate2+2E
.text:005410F1                 xor     esi, esi        ; loop2 counter
.text:005410F3
.text:005410F3 loc_5410F3:                             ; CODE XREF: rotate2+25
.text:005410F3                 push    esi             ; loop2
.text:005410F4                 push    edi             ; loop1
.text:005410F5                 push    ebp             ; arg_0
.text:005410F6                 call    get_bit
.text:005410FB                 add     esp, 0Ch
.text:005410FE                 mov     [ebx+esi], al   ; store to internal array
.text:00541101                 inc     esi             ; increment loop1 counter
.text:00541102                 cmp     esi, 8
.text:00541105                 jl      short loc_5410F3
.text:00541107                 inc     edi             ; increment loop2 counter
.text:00541108                 add     ebx, 8
.text:0054110B                 cmp     edi, 8
.text:0054110E                 jl      short loc_5410F1
.text:00541110                 lea     ebx, [esp+50h+internal_array_64]
.text:00541114                 mov     edi, 7          ; loop1 counter is initial state 7
.text:00541119
.text:00541119 loc_541119:                             ; CODE XREF: rotate2+57
.text:00541119                 xor     esi, esi        ; loop2 counter
.text:0054111B
.text:0054111B loc_54111B:                             ; CODE XREF: rotate2+4E
.text:0054111B                 mov     al, [ebx+esi]   ; get byte from internal array
.text:0054111E                 push    eax
.text:0054111F                 push    edi             ; loop1 counter
.text:00541120                 push    esi             ; loop2 counter
.text:00541121                 push    ebp             ; arg_0
.text:00541122                 call    set_bit
.text:00541127                 add     esp, 10h
.text:0054112A                 inc     esi             ; increment loop2 counter
.text:0054112B                 cmp     esi, 8
.text:0054112E                 jl      short loc_54111B
.text:00541130                 dec     edi             ; decrement loop2 counter
.text:00541131                 add     ebx, 8
.text:00541134                 cmp     edi, 0FFFFFFFFh
.text:00541137                 jg      short loc_541119
.text:00541139                 pop     edi
.text:0054113A                 pop     esi
.text:0054113B                 pop     ebp
.text:0054113C                 pop     ebx
.text:0054113D                 add     esp, 40h
.text:00541140                 retn
```

ГЛАВА 79. «QR9»: ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ КРИПТОСИСТЕМА, ВДОХНОВЛЕННАЯ КУБИКОМ РУБИКА

```
.text:00541140 rotate2         endp
.text:00541140
.text:00541141                 align 10h
.text:00541150
.text:00541150 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:00541150
.text:00541150
.text:00541150 rotate3         proc near               ; CODE XREF: rotate_all_with_password+66
.text:00541150
.text:00541150 var_40          = byte ptr -40h
.text:00541150 arg_0           = dword ptr  4
.text:00541150
.text:00541150                 sub     esp, 40h
.text:00541153                 push    ebx
.text:00541154                 push    ebp
.text:00541155                 mov     ebp, [esp+48h+arg_0]
.text:00541159                 push    esi
.text:0054115A                 push    edi
.text:0054115B                 xor     edi, edi
.text:0054115D                 lea     ebx, [esp+50h+var_40]
.text:00541161
.text:00541161 loc_541161:                             ; CODE XREF: rotate3+2E
.text:00541161                 xor     esi, esi
.text:00541163
.text:00541163 loc_541163:                             ; CODE XREF: rotate3+25
.text:00541163                 push    esi
.text:00541164                 push    ebp
.text:00541165                 push    edi
.text:00541166                 call    get_bit
.text:0054116B                 add     esp, 0Ch
.text:0054116E                 mov     [ebx+esi], al
.text:00541171                 inc     esi
.text:00541172                 cmp     esi, 8
.text:00541175                 jl      short loc_541163
.text:00541177                 inc     edi
.text:00541178                 add     ebx, 8
.text:0054117B                 cmp     edi, 8
.text:0054117E                 jl      short loc_541161
.text:00541180                 xor     ebx, ebx
.text:00541182                 lea     edi, [esp+50h+var_40]
.text:00541186
.text:00541186 loc_541186:                             ; CODE XREF: rotate3+54
.text:00541186                 mov     esi, 7
.text:0054118B
.text:0054118B loc_54118B:                             ; CODE XREF: rotate3+4E
.text:0054118B                 mov     al, [edi]
.text:0054118D                 push    eax
.text:0054118E                 push    ebx
.text:0054118F                 push    ebp
.text:00541190                 push    esi
.text:00541191                 call    set_bit
.text:00541196                 add     esp, 10h
.text:00541199                 inc     edi
.text:0054119A                 dec     esi
.text:0054119B                 cmp     esi, 0FFFFFFFFh
.text:0054119E                 jg      short loc_54118B
.text:005411A0                 inc     ebx
.text:005411A1                 cmp     ebx, 8
.text:005411A4                 jl      short loc_541186
.text:005411A6                 pop     edi
.text:005411A7                 pop     esi
.text:005411A8                 pop     ebp
.text:005411A9                 pop     ebx
.text:005411AA                 add     esp, 40h
.text:005411AD                 retn
.text:005411AD rotate3         endp
.text:005411AD
.text:005411AE                 align 10h
.text:005411B0
.text:005411B0 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
```

ГЛАВА 79. «QR9»: ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ КРИПТОСИСТЕМА, ВДОХНОВЛЕННАЯ КУБИКОМ РУБИКА

```
.text:005411B0
.text:005411B0
.text:005411B0 rotate_all_with_password proc near      ; CODE XREF: crypt+1F
.text:005411B0                                         ; decrypt+36
.text:005411B0
.text:005411B0 arg_0           = dword ptr  4
.text:005411B0 arg_4           = dword ptr  8
.text:005411B0
.text:005411B0                 mov     eax, [esp+arg_0]
.text:005411B4                 push    ebp
.text:005411B5                 mov     ebp, eax
.text:005411B7                 cmp     byte ptr [eax], 0
.text:005411BA                 jz      exit
.text:005411C0                 push    ebx
.text:005411C1                 mov     ebx, [esp+8+arg_4]
.text:005411C5                 push    esi
.text:005411C6                 push    edi
.text:005411C7
.text:005411C7 loop_begin:                             ; CODE XREF: rotate_all_with_password+9F
.text:005411C7                 movsx   eax, byte ptr [ebp+0]
.text:005411CB                 push    eax             ; C
.text:005411CC                 call    _tolower
.text:005411D1                 add     esp, 4
.text:005411D4                 cmp     al, 'a'
.text:005411D6                 jl      short next_character_in_password
.text:005411D8                 cmp     al, 'z'
.text:005411DA                 jg      short next_character_in_password
.text:005411DC                 movsx   ecx, al
.text:005411DF                 sub     ecx, 'a'
.text:005411E2                 cmp     ecx, 24
.text:005411E5                 jle     short skip_subtracting
.text:005411E7                 sub     ecx, 24
.text:005411EA
.text:005411EA skip_subtracting:                       ; CODE XREF: rotate_all_with_password+35
.text:005411EA                 mov     eax, 55555556h
.text:005411EF                 imul    ecx
.text:005411F1                 mov     eax, edx
.text:005411F3                 shr     eax, 1Fh
.text:005411F6                 add     edx, eax
.text:005411F8                 mov     eax, ecx
.text:005411FA                 mov     esi, edx
.text:005411FC                 mov     ecx, 3
.text:00541201                 cdq
.text:00541202                 idiv    ecx
.text:00541204                 sub     edx, 0
.text:00541207                 jz      short call_rotate1
.text:00541209                 dec     edx
.text:0054120A                 jz      short call_rotate2
.text:0054120C                 dec     edx
.text:0054120D                 jnz     short next_character_in_password
.text:0054120F                 test    ebx, ebx
.text:00541211                 jle     short next_character_in_password
.text:00541213                 mov     edi, ebx
.text:00541215
.text:00541215 call_rotate3:                           ; CODE XREF: rotate_all_with_password+6F
.text:00541215                 push    esi
.text:00541216                 call    rotate3
.text:0054121B                 add     esp, 4
.text:0054121E                 dec     edi
.text:0054121F                 jnz     short call_rotate3
.text:00541221                 jmp     short next_character_in_password
.text:00541223
.text:00541223 call_rotate2:                           ; CODE XREF: rotate_all_with_password+5A
.text:00541223                 test    ebx, ebx
.text:00541225                 jle     short next_character_in_password
.text:00541227                 mov     edi, ebx
.text:00541229
.text:00541229 loc_541229:                             ; CODE XREF: rotate_all_with_password+83
.text:00541229                 push    esi
.text:0054122A                 call    rotate2
```

ГЛАВА 79. «QR9»: ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ КРИПТОСИСТЕМА, ВДОХНОВЛЕННАЯ КУБИКОМ РУБИКА

```
.text:0054122F                 add     esp, 4
.text:00541232                 dec     edi
.text:00541233                 jnz     short loc_541229
.text:00541235                 jmp     short next_character_in_password
.text:00541237
.text:00541237 call_rotate1:                           ; CODE XREF: rotate_all_with_password+57
.text:00541237                 test    ebx, ebx
.text:00541239                 jle     short next_character_in_password
.text:0054123B                 mov     edi, ebx
.text:0054123D
.text:0054123D loc_54123D:                             ; CODE XREF: rotate_all_with_password+97
.text:0054123D                 push    esi
.text:0054123E                 call    rotate1
.text:00541243                 add     esp, 4
.text:00541246                 dec     edi
.text:00541247                 jnz     short loc_54123D
.text:00541249
.text:00541249 next_character_in_password:             ; CODE XREF: rotate_all_with_password+26
.text:00541249                                         ; rotate_all_with_password+2A ...
.text:00541249                 mov     al, [ebp+1]
.text:0054124C                 inc     ebp
.text:0054124D                 test    al, al
.text:0054124F                 jnz     loop_begin
.text:00541255                 pop     edi
.text:00541256                 pop     esi
.text:00541257                 pop     ebx
.text:00541258
.text:00541258 exit:                                   ; CODE XREF: rotate_all_with_password+A
.text:00541258                 pop     ebp
.text:00541259                 retn
.text:00541259 rotate_all_with_password endp
.text:00541259
.text:0054125A                 align 10h
.text:00541260
.text:00541260 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:00541260
.text:00541260
.text:00541260 crypt           proc near               ; CODE XREF: crypt_file+8A
.text:00541260
.text:00541260 arg_0           = dword ptr  4
.text:00541260 arg_4           = dword ptr  8
.text:00541260 arg_8           = dword ptr  0Ch
.text:00541260
.text:00541260                 push    ebx
.text:00541261                 mov     ebx, [esp+4+arg_0]
.text:00541265                 push    ebp
.text:00541266                 push    esi
.text:00541267                 push    edi
.text:00541268                 xor     ebp, ebp
.text:0054126A
.text:0054126A loc_54126A:                             ; CODE XREF: crypt+41
.text:0054126A                 mov     eax, [esp+10h+arg_8]
.text:0054126E                 mov     ecx, 10h
.text:00541273                 mov     esi, ebx
.text:00541275                 mov     edi, offset cube64
.text:0054127A                 push    1
.text:0054127C                 push    eax
.text:0054127D                 rep movsd
.text:0054127F                 call    rotate_all_with_password
.text:00541284                 mov     eax, [esp+18h+arg_4]
.text:00541288                 mov     edi, ebx
.text:0054128A                 add     ebp, 40h
.text:0054128D                 add     esp, 8
.text:00541290                 mov     ecx, 10h
.text:00541295                 mov     esi, offset cube64
.text:0054129A                 add     ebx, 40h
.text:0054129D                 cmp     ebp, eax
.text:0054129F                 rep movsd
.text:005412A1                 jl      short loc_54126A
.text:005412A3                 pop     edi
```

ГЛАВА 79. «QR9»: ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ КРИПТОСИСТЕМА, ВДОХНОВЛЕННАЯ КУБИКОМ РУБИКА

```
.text:005412A4                 pop     esi
.text:005412A5                 pop     ebp
.text:005412A6                 pop     ebx
.text:005412A7                 retn
.text:005412A7 crypt           endp
.text:005412A7
.text:005412A8                 align 10h
.text:005412B0
.text:005412B0 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:005412B0
.text:005412B0
.text:005412B0 ; int __cdecl decrypt(int, int, void *Src)
.text:005412B0 decrypt         proc near               ; CODE XREF: decrypt_file+99
.text:005412B0
.text:005412B0 arg_0           = dword ptr  4
.text:005412B0 arg_4           = dword ptr  8
.text:005412B0 Src             = dword ptr  0Ch
.text:005412B0
.text:005412B0                 mov     eax, [esp+Src]
.text:005412B4                 push    ebx
.text:005412B5                 push    ebp
.text:005412B6                 push    esi
.text:005412B7                 push    edi
.text:005412B8                 push    eax             ; Src
.text:005412B9                 call    __strdup
.text:005412BE                 push    eax             ; Str
.text:005412BF                 mov     [esp+18h+Src], eax
.text:005412C3                 call    __strrev
.text:005412C8                 mov     ebx, [esp+18h+arg_0]
.text:005412CC                 add     esp, 8
.text:005412CF                 xor     ebp, ebp
.text:005412D1
.text:005412D1 loc_5412D1:                             ; CODE XREF: decrypt+58
.text:005412D1                 mov     ecx, 10h
.text:005412D6                 mov     esi, ebx
.text:005412D8                 mov     edi, offset cube64
.text:005412DD                 push    3
.text:005412DF                 rep movsd
.text:005412E1                 mov     ecx, [esp+14h+Src]
.text:005412E5                 push    ecx
.text:005412E6                 call    rotate_all_with_password
.text:005412EB                 mov     eax, [esp+18h+arg_4]
.text:005412EF                 mov     edi, ebx
.text:005412F1                 add     ebp, 40h
.text:005412F4                 add     esp, 8
.text:005412F7                 mov     ecx, 10h
.text:005412FC                 mov     esi, offset cube64
.text:00541301                 add     ebx, 40h
.text:00541304                 cmp     ebp, eax
.text:00541306                 rep movsd
.text:00541308                 jl      short loc_5412D1
.text:0054130A                 mov     edx, [esp+10h+Src]
.text:0054130E                 push    edx             ; Memory
.text:0054130F                 call    _free
.text:00541314                 add     esp, 4
.text:00541317                 pop     edi
.text:00541318                 pop     esi
.text:00541319                 pop     ebp
.text:0054131A                 pop     ebx
.text:0054131B                 retn
.text:0054131B decrypt         endp
.text:0054131B
.text:0054131C                 align 10h
.text:00541320
.text:00541320 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:00541320
.text:00541320
.text:00541320 ; int __cdecl crypt_file(int Str, char *Filename, int password)
.text:00541320 crypt_file      proc near               ; CODE XREF: _main+42
.text:00541320
```

ГЛАВА 79. «QR9»: ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ КРИПТОСИСТЕМА, ВДОХНОВЛЕННАЯ КУБИКОМ РУБИКА

```
.text:00541320 Str             = dword ptr  4
.text:00541320 Filename        = dword ptr  8
.text:00541320 password        = dword ptr  0Ch
.text:00541320
.text:00541320                 mov     eax, [esp+Str]
.text:00541324                 push    ebp
.text:00541325                 push    offset Mode     ; "rb"
.text:0054132A                 push    eax             ; Filename
.text:0054132B                 call    _fopen          ; open file
.text:00541330                 mov     ebp, eax
.text:00541332                 add     esp, 8
.text:00541335                 test    ebp, ebp
.text:00541337                 jnz     short loc_541348
.text:00541339                 push    offset Format   ; "Cannot open input file!\n"
.text:0054133E                 call    _printf
.text:00541343                 add     esp, 4
.text:00541346                 pop     ebp
.text:00541347                 retn
.text:00541348
.text:00541348 loc_541348:                             ; CODE XREF: crypt_file+17
.text:00541348                 push    ebx
.text:00541349                 push    esi
.text:0054134A                 push    edi
.text:0054134B                 push    2               ; Origin
.text:0054134D                 push    0               ; Offset
.text:0054134F                 push    ebp             ; File
.text:00541350                 call    _fseek
.text:00541355                 push    ebp             ; File
.text:00541356                 call    _ftell          ; get file size
.text:0054135B                 push    0               ; Origin
.text:0054135D                 push    0               ; Offset
.text:0054135F                 push    ebp             ; File
.text:00541360                 mov     [esp+2Ch+Str], eax
.text:00541364                 call    _fseek          ; rewind to start
.text:00541369                 mov     esi, [esp+2Ch+Str]
.text:0054136D                 and     esi, 0FFFFFFC0h ; reset all lowest 6 bits
.text:00541370                 add     esi, 40h        ; align size to 64-byte border
.text:00541373                 push    esi             ; Size
.text:00541374                 call    _malloc
.text:00541379                 mov     ecx, esi
.text:0054137B                 mov     ebx, eax        ; allocated buffer pointer -> to EBX
.text:0054137D                 mov     edx, ecx
.text:0054137F                 xor     eax, eax
.text:00541381                 mov     edi, ebx
.text:00541383                 push    ebp             ; File
.text:00541384                 shr     ecx, 2
.text:00541387                 rep stosd
.text:00541389                 mov     ecx, edx
.text:0054138B                 push    1               ; Count
.text:0054138D                 and     ecx, 3
.text:00541390                 rep stosb               ; memset (buffer, 0, aligned_size)
.text:00541392                 mov     eax, [esp+38h+Str]
.text:00541396                 push    eax             ; ElementSize
.text:00541397                 push    ebx             ; DstBuf
.text:00541398                 call    _fread          ; read file
.text:0054139D                 push    ebp             ; File
.text:0054139E                 call    _fclose
.text:005413A3                 mov     ecx, [esp+44h+password]
.text:005413A7                 push    ecx             ; password
.text:005413A8                 push    esi             ; aligned size
.text:005413A9                 push    ebx             ; buffer
.text:005413AA                 call    crypt           ; do crypt
.text:005413AF                 mov     edx, [esp+50h+Filename]
.text:005413B3                 add     esp, 40h
.text:005413B6                 push    offset aWb      ; "wb"
.text:005413BB                 push    edx             ; Filename
.text:005413BC                 call    _fopen
.text:005413C1                 mov     edi, eax
.text:005413C3                 push    edi             ; File
.text:005413C4                 push    1               ; Count
```

ГЛАВА 79. «QR9»: ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ КРИПТОСИСТЕМА, ВДОХНОВЛЕННАЯ КУБИКОМ РУБИКА

```
.text:005413C6                 push    3               ; Size
.text:005413C8                 push    offset aQr9     ; "QR9"
.text:005413CD                 call    _fwrite         ; write file signature
.text:005413D2                 push    edi             ; File
.text:005413D3                 push    1               ; Count
.text:005413D5                 lea     eax, [esp+30h+Str]
.text:005413D9                 push    4               ; Size
.text:005413DB                 push    eax             ; Str
.text:005413DC                 call    _fwrite         ; write original file size
.text:005413E1                 push    edi             ; File
.text:005413E2                 push    1               ; Count
.text:005413E4                 push    esi             ; Size
.text:005413E5                 push    ebx             ; Str
.text:005413E6                 call    _fwrite         ; write encrypted file
.text:005413EB                 push    edi             ; File
.text:005413EC                 call    _fclose
.text:005413F1                 push    ebx             ; Memory
.text:005413F2                 call    _free
.text:005413F7                 add     esp, 40h
.text:005413FA                 pop     edi
.text:005413FB                 pop     esi
.text:005413FC                 pop     ebx
.text:005413FD                 pop     ebp
.text:005413FE                 retn
.text:005413FE crypt_file      endp
.text:005413FE
.text:005413FF                 align 10h
.text:00541400
.text:00541400 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:00541400
.text:00541400
.text:00541400 ; int __cdecl decrypt_file(char *Filename, int, void *Src)
.text:00541400 decrypt_file    proc near               ; CODE XREF: _main+6E
.text:00541400
.text:00541400 Filename        = dword ptr  4
.text:00541400 arg_4           = dword ptr  8
.text:00541400 Src             = dword ptr  0Ch
.text:00541400
.text:00541400                 mov     eax, [esp+Filename]
.text:00541404                 push    ebx
.text:00541405                 push    ebp
.text:00541406                 push    esi
.text:00541407                 push    edi
.text:00541408                 push    offset aRb      ; "rb"
.text:0054140D                 push    eax             ; Filename
.text:0054140E                 call    _fopen
.text:00541413                 mov     esi, eax
.text:00541415                 add     esp, 8
.text:00541418                 test    esi, esi
.text:0054141A                 jnz     short loc_54142E
.text:0054141C                 push    offset aCannotOpenIn_0 ; "Cannot open input file!\n"
.text:00541421                 call    _printf
.text:00541426                 add     esp, 4
.text:00541429                 pop     edi
.text:0054142A                 pop     esi
.text:0054142B                 pop     ebp
.text:0054142C                 pop     ebx
.text:0054142D                 retn
.text:0054142E
.text:0054142E loc_54142E:                             ; CODE XREF: decrypt_file+1A
.text:0054142E                 push    2               ; Origin
.text:00541430                 push    0               ; Offset
.text:00541432                 push    esi             ; File
.text:00541433                 call    _fseek
.text:00541438                 push    esi             ; File
.text:00541439                 call    _ftell
.text:0054143E                 push    0               ; Origin
.text:00541440                 push    0               ; Offset
.text:00541442                 push    esi             ; File
.text:00541443                 mov     ebp, eax
```

ГЛАВА 79. «QR9»: ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ КРИПТОСИСТЕМА, ВДОХНОВЛЕННАЯ КУБИКОМ РУБИКА

```
.text:00541445                 call    _fseek
.text:0054144A                 push    ebp             ; Size
.text:0054144B                 call    _malloc
.text:00541450                 push    esi             ; File
.text:00541451                 mov     ebx, eax
.text:00541453                 push    1               ; Count
.text:00541455                 push    ebp             ; ElementSize
.text:00541456                 push    ebx             ; DstBuf
.text:00541457                 call    _fread
.text:0054145C                 push    esi             ; File
.text:0054145D                 call    _fclose
.text:00541462                 add     esp, 34h
.text:00541465                 mov     ecx, 3
.text:0054146A                 mov     edi, offset aQr9_0 ; "QR9"
.text:0054146F                 mov     esi, ebx
.text:00541471                 xor     edx, edx
.text:00541473                 repe cmpsb
.text:00541475                 jz      short loc_541489
.text:00541477                 push    offset aFileIsNotCrypt ; "File is not encrypted!\n"
.text:0054147C                 call    _printf
.text:00541481                 add     esp, 4
.text:00541484                 pop     edi
.text:00541485                 pop     esi
.text:00541486                 pop     ebp
.text:00541487                 pop     ebx
.text:00541488                 retn
.text:00541489
.text:00541489 loc_541489:                             ; CODE XREF: decrypt_file+75
.text:00541489                 mov     eax, [esp+10h+Src]
.text:0054148D                 mov     edi, [ebx+3]
.text:00541490                 add     ebp, 0FFFFFFF9h
.text:00541493                 lea     esi, [ebx+7]
.text:00541496                 push    eax             ; Src
.text:00541497                 push    ebp             ; int
.text:00541498                 push    esi             ; int
.text:00541499                 call    decrypt
.text:0054149E                 mov     ecx, [esp+1Ch+arg_4]
.text:005414A2                 push    offset aWb_0    ; "wb"
.text:005414A7                 push    ecx             ; Filename
.text:005414A8                 call    _fopen
.text:005414AD                 mov     ebp, eax
.text:005414AF                 push    ebp             ; File
.text:005414B0                 push    1               ; Count
.text:005414B2                 push    edi             ; Size
.text:005414B3                 push    esi             ; Str
.text:005414B4                 call    _fwrite
.text:005414B9                 push    ebp             ; File
.text:005414BA                 call    _fclose
.text:005414BF                 push    ebx             ; Memory
.text:005414C0                 call    _free
.text:005414C5                 add     esp, 2Ch
.text:005414C8                 pop     edi
.text:005414C9                 pop     esi
.text:005414CA                 pop     ebp
.text:005414CB                 pop     ebx
.text:005414CC                 retn
.text:005414CC decrypt_file    endp
```

Все имена функций и меток даны мною в процессе анализа.

Начнем с самого верха. Вот функция, берущая на вход два имени файла и пароль.

```
.text:00541320 ; int __cdecl crypt_file(int Str, char *Filename, int password)
.text:00541320 crypt_file      proc near
.text:00541320
.text:00541320 Str             = dword ptr  4
.text:00541320 Filename        = dword ptr  8
.text:00541320 password        = dword ptr  0Ch
.text:00541320
```

ГЛАВА 79. «QR9»: ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ КРИПТОСИСТЕМА, ВДОХНОВЛЕННАЯ КУБИКОМ РУБИКА

Открыть файл и сообщить об ошибке в случае ошибки:

```
.text:00541320                 mov     eax, [esp+Str]
.text:00541324                 push    ebp
.text:00541325                 push    offset Mode     ; "rb"
.text:0054132A                 push    eax             ; Filename
.text:0054132B                 call    _fopen          ; open file
.text:00541330                 mov     ebp, eax
.text:00541332                 add     esp, 8
.text:00541335                 test    ebp, ebp
.text:00541337                 jnz     short loc_541348
.text:00541339                 push    offset Format   ; "Cannot open input file!\n"
.text:0054133E                 call    _printf
.text:00541343                 add     esp, 4
.text:00541346                 pop     ebp
.text:00541347                 retn
.text:00541348
.text:00541348 loc_541348:
```

Узнать размер файла используя `fseek()/ftell()`:

```
.text:00541348 push    ebx
.text:00541349 push    esi
.text:0054134A push    edi
.text:0054134B push    2               ; Origin
.text:0054134D push    0               ; Offset
.text:0054134F push    ebp             ; File

; переместить текущую позицию файла на конец
.text:00541350 call    _fseek
.text:00541355 push    ebp             ; File
.text:00541356 call    _ftell          ; узнать текущую позицию
.text:0054135B push    0               ; Origin
.text:0054135D push    0               ; Offset
.text:0054135F push    ebp             ; File
.text:00541360 mov     [esp+2Ch+Str], eax

; переместить текущую позицию файла на начало
.text:00541364 call    _fseek
```

Этот фрагмент кода вычисляет длину файла, выровненную по 64-байтной границе. Это потому что этот алгоритм шифрования работает только с блоками размерами 64 байта. Работает очень просто: разделить длину файла на 64, забыть об остатке, прибавить 1, умножить на 64. Следующий код удаляет остаток от деления, как если бы это значение уже было разделено на 64 и добавляет 64. Это почти то же самое.

```
.text:00541369 mov     esi, [esp+2Ch+Str]
; сбросить в ноль младшие 6 бит
.text:0054136D and     esi, 0FFFFFFC0h
; выровнять размер по 64-байтной границе
.text:00541370 add     esi, 40h
```

Выделить буфер с выровненным размером:

```
.text:00541373                 push    esi             ; Size
.text:00541374                 call    _malloc
```

Вызвать memset(), т.е. очистить выделенный буфер[2].

```
.text:00541379 mov     ecx, esi
.text:0054137B mov     ebx, eax        ; указатель на выделенный буфер -> в EBX
.text:0054137D mov     edx, ecx
.text:0054137F xor     eax, eax
.text:00541381 mov     edi, ebx
.text:00541383 push    ebp             ; File
.text:00541384 shr     ecx, 2
```

[2] malloc() + memset() можно было бы заменить на calloc()

ГЛАВА 79. «QR9»: ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ КРИПТОСИСТЕМА, ВДОХНОВЛЕННАЯ КУБИКОМ РУБИКА

```
.text:00541387 rep stosd
.text:00541389 mov     ecx, edx
.text:0054138B push    1               ; Count
.text:0054138D and     ecx, 3
.text:00541390 rep stosb               ; memset (buffer, 0, выровненный_размер)
```

Чтение файла используя стандартную функцию Си `fread()`.

```
.text:00541392                 mov     eax, [esp+38h+Str]
.text:00541396                 push    eax             ; ElementSize
.text:00541397                 push    ebx             ; DstBuf
.text:00541398                 call    _fread          ; read file
.text:0054139D                 push    ebp             ; File
.text:0054139E                 call    _fclose
```

Вызов `crypt()`. Эта функция берет на вход буфер, длину буфера (выровненную) и строку пароля.

```
.text:005413A3                 mov     ecx, [esp+44h+password]
.text:005413A7                 push    ecx             ; password
.text:005413A8                 push    esi             ; aligned size
.text:005413A9                 push    ebx             ; buffer
.text:005413AA                 call    crypt           ; do crypt
```

Создать выходной файл. Кстати, разработчик забыл вставить проверку, создался ли файл успешно! Результат открытия файла, впрочем, проверяется.

```
.text:005413AF                 mov     edx, [esp+50h+Filename]
.text:005413B3                 add     esp, 40h
.text:005413B6                 push    offset aWb      ; "wb"
.text:005413BB                 push    edx             ; Filename
.text:005413BC                 call    _fopen
.text:005413C1                 mov     edi, eax
```

Теперь хэндл созданного файла в регистре `EDI`. Записываем сигнатуру «QR9».

```
.text:005413C3                 push    edi             ; File
.text:005413C4                 push    1               ; Count
.text:005413C6                 push    3               ; Size
.text:005413C8                 push    offset aQr9     ; "QR9"
.text:005413CD                 call    _fwrite         ; write file signature
```

Записываем настоящую длину файла (не выровненную):

```
.text:005413D2                 push    edi             ; File
.text:005413D3                 push    1               ; Count
.text:005413D5                 lea     eax, [esp+30h+Str]
.text:005413D9                 push    4               ; Size
.text:005413DB                 push    eax             ; Str
.text:005413DC                 call    _fwrite         ; write original file size
```

Записываем шифрованный буфер:

```
.text:005413E1                 push    edi             ; File
.text:005413E2                 push    1               ; Count
.text:005413E4                 push    esi             ; Size
.text:005413E5                 push    ebx             ; Str
.text:005413E6                 call    _fwrite         ; write encrypted file
```

Закрыть файл и освободить выделенный буфер:

```
.text:005413EB                 push    edi             ; File
.text:005413EC                 call    _fclose
.text:005413F1                 push    ebx             ; Memory
.text:005413F2                 call    _free
.text:005413F7                 add     esp, 40h
.text:005413FA                 pop     edi
.text:005413FB                 pop     esi
.text:005413FC                 pop     ebx
.text:005413FD                 pop     ebp
.text:005413FE                 retn
.text:005413FE crypt_file      endp
```

ГЛАВА 79. «QR9»: ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ КРИПТОСИСТЕМА, ВДОХНОВЛЕННАЯ КУБИКОМ РУБИКА

Переписанный на Си код:

```
void crypt_file(char *fin, char* fout, char *pw)
{
        FILE *f;
        int flen, flen_aligned;
        BYTE *buf;

        f=fopen(fin, "rb");

        if (f==NULL)
        {
                printf ("Cannot open input file!\n");
                return;
        };

        fseek (f, 0, SEEK_END);
        flen=ftell (f);
        fseek (f, 0, SEEK_SET);

        flen_aligned=(flen&0xFFFFFFC0)+0x40;

        buf=(BYTE*)malloc (flen_aligned);
        memset (buf, 0, flen_aligned);

        fread (buf, flen, 1, f);

        fclose (f);

        crypt (buf, flen_aligned, pw);

        f=fopen(fout, "wb");

        fwrite ("QR9", 3, 1, f);
        fwrite (&flen, 4, 1, f);
        fwrite (buf, flen_aligned, 1, f);

        fclose (f);

        free (buf);
};
```

Процедура дешифрования почти такая же:

```
.text:00541400 ; int __cdecl decrypt_file(char *Filename, int, void *Src)
.text:00541400 decrypt_file    proc near
.text:00541400
.text:00541400 Filename        = dword ptr  4
.text:00541400 arg_4           = dword ptr  8
.text:00541400 Src             = dword ptr  0Ch
.text:00541400
.text:00541400                 mov     eax, [esp+Filename]
.text:00541404                 push    ebx
.text:00541405                 push    ebp
.text:00541406                 push    esi
.text:00541407                 push    edi
.text:00541408                 push    offset aRb      ; "rb"
.text:0054140D                 push    eax             ; Filename
.text:0054140E                 call    _fopen
.text:00541413                 mov     esi, eax
.text:00541415                 add     esp, 8
.text:00541418                 test    esi, esi
.text:0054141A                 jnz     short loc_54142E
.text:0054141C                 push    offset aCannotOpenIn_0 ; "Cannot open input file!\n"
.text:00541421                 call    _printf
.text:00541426                 add     esp, 4
.text:00541429                 pop     edi
.text:0054142A                 pop     esi
.text:0054142B                 pop     ebp
.text:0054142C                 pop     ebx
.text:0054142D                 retn
```

ГЛАВА 79. «QR9»: ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ КРИПТОСИСТЕМА, ВДОХНОВЛЕННАЯ КУБИКОМ РУБИКА

```
.text:0054142E
.text:0054142E loc_54142E:
.text:0054142E                 push    2               ; Origin
.text:00541430                 push    0               ; Offset
.text:00541432                 push    esi             ; File
.text:00541433                 call    _fseek
.text:00541438                 push    esi             ; File
.text:00541439                 call    _ftell
.text:0054143E                 push    0               ; Origin
.text:00541440                 push    0               ; Offset
.text:00541442                 push    esi             ; File
.text:00541443                 mov     ebp, eax
.text:00541445                 call    _fseek
.text:0054144A                 push    ebp             ; Size
.text:0054144B                 call    _malloc
.text:00541450                 push    esi             ; File
.text:00541451                 mov     ebx, eax
.text:00541453                 push    1               ; Count
.text:00541455                 push    ebp             ; ElementSize
.text:00541456                 push    ebx             ; DstBuf
.text:00541457                 call    _fread
.text:0054145C                 push    esi             ; File
.text:0054145D                 call    _fclose
```

Проверяем сигнатуру (первые 3 байта):

```
.text:00541462                 add     esp, 34h
.text:00541465                 mov     ecx, 3
.text:0054146A                 mov     edi, offset aQr9_0 ; "QR9"
.text:0054146F                 mov     esi, ebx
.text:00541471                 xor     edx, edx
.text:00541473                 repe cmpsb
.text:00541475                 jz      short loc_541489
```

Сообщить об ошибке если сигнатура отсутствует:

```
.text:00541477                 push    offset aFileIsNotCrypt ; "File is not encrypted!\n"
.text:0054147C                 call    _printf
.text:00541481                 add     esp, 4
.text:00541484                 pop     edi
.text:00541485                 pop     esi
.text:00541486                 pop     ebp
.text:00541487                 pop     ebx
.text:00541488                 retn
.text:00541489
.text:00541489 loc_541489:
```

Вызвать `decrypt()`.

```
.text:00541489                 mov     eax, [esp+10h+Src]
.text:0054148D                 mov     edi, [ebx+3]
.text:00541490                 add     ebp, 0FFFFFFF9h
.text:00541493                 lea     esi, [ebx+7]
.text:00541496                 push    eax             ; Src
.text:00541497                 push    ebp             ; int
.text:00541498                 push    esi             ; int
.text:00541499                 call    decrypt
.text:0054149E                 mov     ecx, [esp+1Ch+arg_4]
.text:005414A2                 push    offset aWb_0    ; "wb"
.text:005414A7                 push    ecx             ; Filename
.text:005414A8                 call    _fopen
.text:005414AD                 mov     ebp, eax
.text:005414AF                 push    ebp             ; File
.text:005414B0                 push    1               ; Count
.text:005414B2                 push    edi             ; Size
.text:005414B3                 push    esi             ; Str
.text:005414B4                 call    _fwrite
.text:005414B9                 push    ebp             ; File
.text:005414BA                 call    _fclose
.text:005414BF                 push    ebx             ; Memory
```

ГЛАВА 79. «QR9»: ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ КРИПТОСИСТЕМА, ВДОХНОВЛЕННАЯ КУБИКОМ РУБИКА

```
.text:005414C0                 call    _free
.text:005414C5                 add     esp, 2Ch
.text:005414C8                 pop     edi
.text:005414C9                 pop     esi
.text:005414CA                 pop     ebp
.text:005414CB                 pop     ebx
.text:005414CC                 retn
.text:005414CC decrypt_file    endp
```

Переписанный на Си код:

```
void decrypt_file(char *fin, char* fout, char *pw)
{
        FILE *f;
        int real_flen, flen;
        BYTE *buf;

        f=fopen(fin, "rb");

        if (f==NULL)
        {
                printf ("Cannot open input file!\n");
                return;
        };

        fseek (f, 0, SEEK_END);
        flen=ftell (f);
        fseek (f, 0, SEEK_SET);

        buf=(BYTE*)malloc (flen);

        fread (buf, flen, 1, f);

        fclose (f);

        if (memcmp (buf, "QR9", 3)!=0)
        {
                printf ("File is not encrypted!\n");
                return;
        };

        memcpy (&real_flen, buf+3, 4);

        decrypt (buf+(3+4), flen-(3+4), pw);

        f=fopen(fout, "wb");

        fwrite (buf+(3+4), real_flen, 1, f);

        fclose (f);

        free (buf);
};
```

OK, посмотрим глубже.

Функция `crypt()`:

```
.text:00541260 crypt           proc near
.text:00541260
.text:00541260 arg_0           = dword ptr  4
.text:00541260 arg_4           = dword ptr  8
.text:00541260 arg_8           = dword ptr  0Ch
.text:00541260
.text:00541260                 push    ebx
.text:00541261                 mov     ebx, [esp+4+arg_0]
.text:00541265                 push    ebp
.text:00541266                 push    esi
.text:00541267                 push    edi
.text:00541268                 xor     ebp, ebp
.text:0054126A
```

ГЛАВА 79. «QR9»: ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ КРИПТОСИСТЕМА, ВДОХНОВЛЕННАЯ КУБИКОМ РУБИКА

```
.text:0054126A loc_54126A:
```

Этот фрагмент кода копирует часть входного буфера во внутренний буфер, который мы позже назовем «cube64». Длина в регистре ECX. MOVSD означает *скопировать 32-битное слово*, так что, 16 32-битных слов это как раз 64 байта.

```
.text:0054126A                 mov     eax, [esp+10h+arg_8]
.text:0054126E                 mov     ecx, 10h
.text:00541273                 mov     esi, ebx   ; EBX is pointer within input buffer
.text:00541275                 mov     edi, offset cube64
.text:0054127A                 push    1
.text:0054127C                 push    eax
.text:0054127D                 rep movsd
```

Вызвать `rotate_all_with_password()`:

```
.text:0054127F                 call    rotate_all_with_password
```

Скопировать зашифрованное содержимое из «cube64» назад в буфер :

```
.text:00541284                 mov     eax, [esp+18h+arg_4]
.text:00541288                 mov     edi, ebx
.text:0054128A                 add     ebp, 40h
.text:0054128D                 add     esp, 8
.text:00541290                 mov     ecx, 10h
.text:00541295                 mov     esi, offset cube64
.text:0054129A                 add     ebx, 40h  ; add 64 to input buffer pointer
.text:0054129D                 cmp     ebp, eax  ; EBP contain amount of encrypted data.
.text:0054129F                 rep movsd
```

Если EBP не больше чем длина во входном аргументе, тогда переходим к следующему блоку.

```
.text:005412A1                 jl      short loc_54126A
.text:005412A3                 pop     edi
.text:005412A4                 pop     esi
.text:005412A5                 pop     ebp
.text:005412A6                 pop     ebx
.text:005412A7                 retn
.text:005412A7 crypt           endp
```

Реконструированная функция `crypt()`:

```
void crypt (BYTE *buf, int sz, char *pw)
{
        int i=0;

        do
        {
                memcpy (cube, buf+i, 8*8);
                rotate_all (pw, 1);
                memcpy (buf+i, cube, 8*8);
                i+=64;
        }
        while (i<sz);
};
```

OK, углубимся в функцию `rotate_all_with_password()`. Она берет на вход два аргумента: строку пароля и число. В функции `crypt()`, число 1 используется и в `decrypt()` (где `rotate_all_with_password()` функция вызывается также), число 3.

```
.text:005411B0 rotate_all_with_password proc near
.text:005411B0
.text:005411B0 arg_0           = dword ptr  4
.text:005411B0 arg_4           = dword ptr  8
.text:005411B0
.text:005411B0                 mov     eax, [esp+arg_0]
.text:005411B4                 push    ebp
.text:005411B5                 mov     ebp, eax
```

Проверяем символы в пароле. Если это ноль, выходим:

ГЛАВА 79. «QR9»: ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ КРИПТОСИСТЕМА, ВДОХНОВЛЕННАЯ КУБИКОМ РУБИКА

```
.text:005411B7                 cmp     byte ptr [eax], 0
.text:005411BA                 jz      exit
.text:005411C0                 push    ebx
.text:005411C1                 mov     ebx, [esp+8+arg_4]
.text:005411C5                 push    esi
.text:005411C6                 push    edi
.text:005411C7
.text:005411C7 loop_begin:
```

Вызываем `tolower()`, стандартную функцию Си.

```
.text:005411C7                 movsx   eax, byte ptr [ebp+0]
.text:005411CB                 push    eax             ; C
.text:005411CC                 call    _tolower
.text:005411D1                 add     esp, 4
```

Хмм, если пароль содержит символ не из латинского алфавита, он пропускается! Действительно, если мы запускаем утилиту для шифрования используя символы не латинского алфавита, похоже, они просто игнорируются.

```
.text:005411D4                 cmp     al, 'a'
.text:005411D6                 jl      short next_character_in_password
.text:005411D8                 cmp     al, 'z'
.text:005411DA                 jg      short next_character_in_password
.text:005411DC                 movsx   ecx, al
```

Отнимем значение «a» (97) от символа.

```
.text:005411DF                 sub     ecx, 'a'  ; 97
```

После вычитания, тут будет 0 для «a», 1 для «b», и так далее. И 25 для «z».

```
.text:005411E2                 cmp     ecx, 24
.text:005411E5                 jle     short skip_subtracting
.text:005411E7                 sub     ecx, 24
```

Похоже, символы «y» и «z» также исключительные. После этого фрагмента кода, «y» становится 0, а «z» — 1. Это значит, что 26 латинских букв становятся значениями в интервале 0..23, (всего 24).

```
.text:005411EA
.text:005411EA skip_subtracting:                       ; CODE XREF: rotate_all_with_password+35
```

Это, на самом деле, деление через умножение. Читайте об этом больше в секции «Деление на 9» (41 (стр. 508)).

Это код, на самом деле, делит значение символа пароля на 3.

```
.text:005411EA                 mov     eax, 55555556h
.text:005411EF                 imul    ecx
.text:005411F1                 mov     eax, edx
.text:005411F3                 shr     eax, 1Fh
.text:005411F6                 add     edx, eax
.text:005411F8                 mov     eax, ecx
.text:005411FA                 mov     esi, edx
.text:005411FC                 mov     ecx, 3
.text:00541201                 cdq
.text:00541202                 idiv    ecx
```

EDX — остаток от деления.

```
.text:00541204 sub     edx, 0
.text:00541207 jz      short call_rotate1 ; если остаток 0, перейти к rotate1
.text:00541209 dec     edx
.text:0054120A jz      short call_rotate2 ; .. если он 1, перейти к rotate2
.text:0054120C dec     edx
.text:0054120D jnz     short next_character_in_password
.text:0054120F test    ebx, ebx
.text:00541211 jle     short next_character_in_password
.text:00541213 mov     edi, ebx
```

ГЛАВА 79. «QR9»: ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ КРИПТОСИСТЕМА, ВДОХНОВЛЕННАЯ КУБИКОМ РУБИКА

Если остаток 2, вызываем `rotate3()`. EDX это второй аргумент функции `rotate_all_with_password()`. Как мы уже заметили, 1 это для шифрования, 3 для дешифрования. Так что здесь цикл, функции rotate1/2/3 будут вызываться столько же раз, сколько значение переменной в первом аргументе.

```
.text:00541215 call_rotate3:
.text:00541215                 push    esi
.text:00541216                 call    rotate3
.text:0054121B                 add     esp, 4
.text:0054121E                 dec     edi
.text:0054121F                 jnz     short call_rotate3
.text:00541221                 jmp     short next_character_in_password
.text:00541223
.text:00541223 call_rotate2:
.text:00541223                 test    ebx, ebx
.text:00541225                 jle     short next_character_in_password
.text:00541227                 mov     edi, ebx
.text:00541229
.text:00541229 loc_541229:
.text:00541229                 push    esi
.text:0054122A                 call    rotate2
.text:0054122F                 add     esp, 4
.text:00541232                 dec     edi
.text:00541233                 jnz     short loc_541229
.text:00541235                 jmp     short next_character_in_password
.text:00541237
.text:00541237 call_rotate1:
.text:00541237                 test    ebx, ebx
.text:00541239                 jle     short next_character_in_password
.text:0054123B                 mov     edi, ebx
.text:0054123D
.text:0054123D loc_54123D:
.text:0054123D                 push    esi
.text:0054123E                 call    rotate1
.text:00541243                 add     esp, 4
.text:00541246                 dec     edi
.text:00541247                 jnz     short loc_54123D
.text:00541249
```

Достать следующий символ из строки пароля.

```
.text:00541249 next_character_in_password:
.text:00541249                 mov     al, [ebp+1]
```

Инкремент указателя на символ в строке пароля:

```
.text:0054124C                 inc     ebp
.text:0054124D                 test    al, al
.text:0054124F                 jnz     loop_begin
.text:00541255                 pop     edi
.text:00541256                 pop     esi
.text:00541257                 pop     ebx
.text:00541258
.text:00541258 exit:
.text:00541258                 pop     ebp
.text:00541259                 retn
.text:00541259 rotate_all_with_password endp
```

Реконструированный код на Си:

```
void rotate_all (char *pwd, int v)
{
        char *p=pwd;

        while (*p)
        {
                char c=*p;
                int q;

                c=tolower (c);
```

ГЛАВА 79. «QR9»: ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ КРИПТОСИСТЕМА, ВДОХНОВЛЕННАЯ КУБИКОМ РУБИКА

```
                if (c>='a' && c<='z')
                {
                        q=c-'a';
                        if (q>24)
                                q-=24;

                        int quotient=q/3;
                        int remainder=q % 3;

                        switch (remainder)
                        {
                        case 0: for (int i=0; i<v; i++) rotate1 (quotient); break;
                        case 1: for (int i=0; i<v; i++) rotate2 (quotient); break;
                        case 2: for (int i=0; i<v; i++) rotate3 (quotient); break;
                        };
                };

                p++;
        };
};
```

Углубимся еще дальше и исследуем функции rotate1/2/3. Каждая функция вызывает еще две. В итоге мы назовем их `set_bit()` и `get_bit()`.

Начнем с `get_bit()`:

```
.text:00541050 get_bit         proc near
.text:00541050
.text:00541050 arg_0           = dword ptr  4
.text:00541050 arg_4           = dword ptr  8
.text:00541050 arg_8           = byte ptr  0Ch
.text:00541050
.text:00541050                 mov     eax, [esp+arg_4]
.text:00541054                 mov     ecx, [esp+arg_0]
.text:00541058                 mov     al, cube64[eax+ecx*8]
.text:0054105F                 mov     cl, [esp+arg_8]
.text:00541063                 shr     al, cl
.text:00541065                 and     al, 1
.text:00541067                 retn
.text:00541067 get_bit         endp
```

...иными словами: подсчитать индекс в массиве cube64: *arg_4* + *arg_0 * 8*. Затем сдвинуть байт из массива вправо на количество бит заданных в arg_8. Изолировать самый младший бит и вернуть его

Посмотрим другую функцию, `set_bit()`:

```
.text:00541000 set_bit         proc near
.text:00541000
.text:00541000 arg_0           = dword ptr  4
.text:00541000 arg_4           = dword ptr  8
.text:00541000 arg_8           = dword ptr  0Ch
.text:00541000 arg_C           = byte ptr  10h
.text:00541000
.text:00541000                 mov     al, [esp+arg_C]
.text:00541004                 mov     ecx, [esp+arg_8]
.text:00541008                 push    esi
.text:00541009                 mov     esi, [esp+4+arg_0]
.text:0054100D                 test    al, al
.text:0054100F                 mov     eax, [esp+4+arg_4]
.text:00541013                 mov     dl, 1
.text:00541015                 jz      short loc_54102B
```

DL тут равно 1. Сдвигаем эту единицу на количество, указанное в arg_8. Например, если в arg_8 число 4, тогда значение в DL станет 0x10 или 1000b в двоичной системе счисления.

```
.text:00541017                 shl     dl, cl
.text:00541019                 mov     cl, cube64[eax+esi*8]
```

Вытащить бит из массива и явно выставить его.

```
.text:00541020                 or      cl, dl
```

ГЛАВА 79. «QR9»: ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ КРИПТОСИСТЕМА, ВДОХНОВЛЕННАЯ КУБИКОМ РУБИКА

Сохранить его назад:

```
.text:00541022                 mov     cube64[eax+esi*8], cl
.text:00541029                 pop     esi
.text:0054102A                 retn
.text:0054102B
.text:0054102B loc_54102B:
.text:0054102B                 shl     dl, cl
```

Если arg_C не ноль...

```
.text:0054102D                 mov     cl, cube64[eax+esi*8]
```

...инвертировать DL. Например, если состояние DL после сдвига 0x10 или 1000b в двоичной системе, здесь будет 0xEF после инструкции NOT или 11101111b в двоичной системе.

```
.text:00541034                 not     dl
```

Эта инструкция сбрасывает бит, иными словами, она сохраняет все биты в CL которые также выставлены в DL кроме тех в DL, что были сброшены. Это значит, что если в DL, например, 11101111b в двоичной системе, все биты будут сохранены кроме пятого (считая с младшего бита).

```
.text:00541036                 and     cl, dl
```

Сохранить его назад

```
.text:00541038                 mov     cube64[eax+esi*8], cl
.text:0054103F                 pop     esi
.text:00541040                 retn
.text:00541040 set_bit         endp
```

Это почти то же самое что и `get_bit()`, кроме того, что если arg_C ноль, тогда функция сбрасывает указанный бит в массиве, либо же, в противном случае, выставляет его в 1.

Мы также знаем что размер массива 64. Первые два аргумента и у `set_bit()` и у `get_bit()` могут быть представлены как двумерные координаты. Таким образом, массив — это матрица 8*8.

Представление на Си всего того, что мы уже знаем:

```
#define IS_SET(flag, bit)       ((flag) & (bit))
#define SET_BIT(var, bit)       ((var) |= (bit))
#define REMOVE_BIT(var, bit)    ((var) &= ~(bit))

static BYTE cube[8][8];

void set_bit (int x, int y, int shift, int bit)
{
        if (bit)
                SET_BIT (cube[x][y], 1<<shift);
        else
                REMOVE_BIT (cube[x][y], 1<<shift);
};

bool get_bit (int x, int y, int shift)
{
        if ((cube[x][y]>>shift)&1==1)
                return 1;
        return 0;
};
```

Теперь вернемся к функциям rotate1/2/3.

```
.text:00541070 rotate1         proc near
.text:00541070
```

Выделение внутреннего массива размером 64 байта в локальном стеке:

```
.text:00541070 internal_array_64= byte ptr -40h
.text:00541070 arg_0           = dword ptr  4
.text:00541070
.text:00541070                 sub     esp, 40h
```

ГЛАВА 79. «QR9»: ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ КРИПТОСИСТЕМА, ВДОХНОВЛЕННАЯ КУБИКОМ РУБИКА

```
.text:00541073                 push    ebx
.text:00541074                 push    ebp
.text:00541075                 mov     ebp, [esp+48h+arg_0]
.text:00541079                 push    esi
.text:0054107A                 push    edi
.text:0054107B                 xor     edi, edi        ; EDI is loop1 counter
```

EBX указывает на внутренний массив

```
.text:0054107D                 lea     ebx, [esp+50h+internal_array_64]
.text:00541081
```

Здесь два вложенных цикла:

```
.text:00541081 first_loop1_begin:
.text:00541081    xor     esi, esi        ; ESI это счетчик второго цикла
.text:00541083
.text:00541083 first_loop2_begin:
.text:00541083    push    ebp             ; arg_0
.text:00541084    push    esi             ; счетчик первого цикла
.text:00541085    push    edi             ; счетчик второго цикла
.text:00541086    call    get_bit
.text:0054108B    add     esp, 0Ch
.text:0054108E    mov     [ebx+esi], al   ; записываем во внутренний массив
.text:00541091    inc     esi             ; инкремент счетчика первого цикла
.text:00541092    cmp     esi, 8
.text:00541095    jl      short first_loop2_begin
.text:00541097    inc     edi             ; инкремент счетчика второго цикла

; инкремент указателя во внутреннем массиве на 8 на каждой итерации первого цикла
.text:00541098    add     ebx, 8
.text:0054109B    cmp     edi, 8
.text:0054109E    jl      short first_loop1_begin
```

Мы видим, что оба счетчика циклов в интервале 0..7. Также, они используются как первый и второй аргумент `get_bit()`. Третий аргумент `get_bit()` это единственный аргумент `rotate1()`. То что возвращает `get_bit()` будет сохранено во внутреннем массиве.

Снова приготовить указатель на внутренний массив:

```
.text:005410A0    lea     ebx, [esp+50h+internal_array_64]
.text:005410A4    mov     edi, 7          ; EDI здесь счетчик первого цикла, значение на старте - 7
.text:005410A9
.text:005410A9 second_loop1_begin:
.text:005410A9    xor     esi, esi        ; ESI - счетчик второго цикла
.text:005410AB
.text:005410AB second_loop2_begin:
.text:005410AB    mov     al, [ebx+esi]   ; EN(value from internal array)значение из внутреннего массива
.text:005410AE    push    eax
.text:005410AF    push    ebp             ; arg_0
.text:005410B0    push    edi             ; счетчик первого цикла
.text:005410B1    push    esi             ; счетчик второго цикла
.text:005410B2    call    set_bit
.text:005410B7    add     esp, 10h
.text:005410BA    inc     esi             ; инкремент счетчика второго цикла
.text:005410BB    cmp     esi, 8
.text:005410BE    jl      short second_loop2_begin
.text:005410C0    dec     edi             ; декремент счетчика первого цикла
.text:005410C1    add     ebx, 8          ; инкремент указателя во внутреннем массиве
.text:005410C4    cmp     edi, 0FFFFFFFFh
.text:005410C7    jg      short second_loop1_begin
.text:005410C9    pop     edi
.text:005410CA    pop     esi
.text:005410CB    pop     ebp
.text:005410CC    pop     ebx
.text:005410CD    add     esp, 40h
.text:005410D0    retn
.text:005410D0 rotate1         endp
```

ГЛАВА 79. «QR9»: ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ КРИПТОСИСТЕМА, ВДОХНОВЛЕННАЯ КУБИКОМ РУБИКА

...этот код помещает содержимое из внутреннего массива в глобальный массив cube используя функцию `set_bit()`, *но*, в обратном порядке! Теперь счетчик первого цикла в интервале 7 до 0, уменьшается на 1 на каждой итерации!

Представление кода на Си выглядит так:

```
void rotate1 (int v)
{
        bool tmp[8][8]; // internal array
        int i, j;

        for (i=0; i<8; i++)
                for (j=0; j<8; j++)
                        tmp[i][j]=get_bit (i, j, v);

        for (i=0; i<8; i++)
                for (j=0; j<8; j++)
                        set_bit (j, 7-i, v, tmp[x][y]);
};
```

Не очень понятно, но если мы посмотрим в функцию `rotate2()`:

```
.text:005410E0 rotate2 proc near
.text:005410E0
.text:005410E0 internal_array_64 = byte ptr -40h
.text:005410E0 arg_0 = dword ptr  4
.text:005410E0
.text:005410E0     sub     esp, 40h
.text:005410E3     push    ebx
.text:005410E4     push    ebp
.text:005410E5     mov     ebp, [esp+48h+arg_0]
.text:005410E9     push    esi
.text:005410EA     push    edi
.text:005410EB     xor     edi, edi        ; счетчик первого цикла
.text:005410ED     lea     ebx, [esp+50h+internal_array_64]
.text:005410F1
.text:005410F1 loc_5410F1:
.text:005410F1     xor     esi, esi        ; счетчик второго цикла
.text:005410F3
.text:005410F3 loc_5410F3:
.text:005410F3     push    esi             ; счетчик второго цикла
.text:005410F4     push    edi             ; счетчик первого цикла
.text:005410F5     push    ebp             ; arg_0
.text:005410F6     call    get_bit
.text:005410FB     add     esp, 0Ch
.text:005410FE     mov     [ebx+esi], al   ; записать во внутренний массив
.text:00541101     inc     esi             ; инкремент счетчика первого цикла
.text:00541102     cmp     esi, 8
.text:00541105     jl      short loc_5410F3
.text:00541107     inc     edi             ; инкремент счетчика второго цикла
.text:00541108     add     ebx, 8
.text:0054110B     cmp     edi, 8
.text:0054110E     jl      short loc_5410F1
.text:00541110     lea     ebx, [esp+50h+internal_array_64]
.text:00541114     mov     edi, 7          ; первоначальное значение счетчика первого цикла - 7
.text:00541119
.text:00541119 loc_541119:
.text:00541119     xor     esi, esi        ; счетчик второго цикла
.text:0054111B
.text:0054111B loc_54111B:
.text:0054111B     mov     al, [ebx+esi]   ; взять байт из внутреннего массива
.text:0054111E     push    eax
.text:0054111F     push    edi             ; счетчик первого цикла
.text:00541120     push    esi             ; счетчик второго цикла
.text:00541121     push    ebp             ; arg_0
.text:00541122     call    set_bit
.text:00541127     add     esp, 10h
.text:0054112A     inc     esi             ;
.text:0054112B     cmp     esi, 8
.text:0054112E     jl      short loc_54111B
.text:00541130     dec     edi             ;
```

```
.text:00541131     add     ebx, 8
.text:00541134     cmp     edi, 0FFFFFFFFh
.text:00541137     jg      short loc_541119
.text:00541139     pop     edi
.text:0054113A     pop     esi
.text:0054113B     pop     ebp
.text:0054113C     pop     ebx
.text:0054113D     add     esp, 40h
.text:00541140     retn
.text:00541140 rotate2 endp
```

Почти то же самое, за исключением иного порядка аргументов в `get_bit()` и `set_bit()`. Перепишем это на Си-подобный код:

```
void rotate2 (int v)
{
        bool tmp[8][8]; // internal array
        int i, j;

        for (i=0; i<8; i++)
                for (j=0; j<8; j++)
                        tmp[i][j]=get_bit (v, i, j);

        for (i=0; i<8; i++)
                for (j=0; j<8; j++)
                        set_bit (v, j, 7-i, tmp[i][j]);
};
```

Перепишем так же функцию `rotate3()`:

```
void rotate3 (int v)
{
        bool tmp[8][8];
        int i, j;

        for (i=0; i<8; i++)
                for (j=0; j<8; j++)
                        tmp[i][j]=get_bit (i, v, j);

        for (i=0; i<8; i++)
                for (j=0; j<8; j++)
                        set_bit (7-j, v, i, tmp[i][j]);
};
```

Теперь всё проще. Если мы представим cube64 как трехмерный куб 8*8*8, где каждый элемент это бит, то `get_bit()` и `set_bit()` просто берут на вход координаты бита.

Функции rotate1/2/3 просто поворачивают все биты на определенной плоскости. Три функции, каждая на каждую сторону куба и аргумент v выставляет плоскость в интервале 0..7

Может быть, автор алгоритма думал о кубике Рубика 8*8*8 [3]?!

Да, действительно.

Рассмотрим функцию `decrypt()`, вот её переписанная версия:

```
void decrypt (BYTE *buf, int sz, char *pw)
{
        char *p=strdup (pw);
        strrev (p);
        int i=0;

        do
        {
                memcpy (cube, buf+i, 8*8);
                rotate_all (p, 3);
                memcpy (buf+i, cube, 8*8);
                i+=64;
        }
        while (i<sz);
```

[3] wikipedia

ГЛАВА 79. «QR9»: ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ КРИПТОСИСТЕМА, ВДОХНОВЛЕННАЯ КУБИКОМ РУБИКА

```
        free (p);
};
```

Почти то же самое что и crypt(), *но* строка пароля разворачивается стандартной функцией Си strrev() [4] и `rotate_all()` вызывается с аргументом 3.

Это значит, что, в случае дешифровки, rotate1/2/3 будут вызываться трижды.

Это почти кубик Рубика! Если вы хотите вернуть его состояние назад, делайте то же самое в обратном порядке и направлении! Чтобы вернуть эффект от поворота плоскости по часовой стрелке, нужно повернуть её же против часовой стрелки, либо же трижды по часовой стрелке.

`rotate1()`, вероятно, поворот «лицевой» плоскости. `rotate2()`, вероятно, поворот «верхней» плоскости. `rotate3()`, вероятно, поворот «левой» плоскости.

Вернемся к ядру функции `rotate_all()`

```
q=c-'a';
if (q>24)
        q-=24;

int quotient=q/3; // in range 0..7
int remainder=q % 3;

switch (remainder)
{
    case 0: for (int i=0; i<v; i++) rotate1 (quotient); break; // front
    case 1: for (int i=0; i<v; i++) rotate2 (quotient); break; // top
    case 2: for (int i=0; i<v; i++) rotate3 (quotient); break; // left
};
```

Так понять проще: каждый символ пароля определяет сторону (одну из трех) и плоскость (одну из восьми). 3*8 = 24, вот почему два последних символа латинского алфавита переопределяются так чтобы алфавит состоял из 24-х элементов.

Алгоритм очевидно слаб: в случае коротких паролей, в бинарном редакторе файлов можно будет увидеть, что в зашифрованных файлах остались незашифрованные символы.

Весь исходный код в реконструированном виде:

```
#include <windows.h>

#include <stdio.h>
#include <assert.h>

#define IS_SET(flag, bit)       ((flag) & (bit))
#define SET_BIT(var, bit)       ((var) |= (bit))
#define REMOVE_BIT(var, bit)    ((var) &= ~(bit))

static BYTE cube[8][8];

void set_bit (int x, int y, int z, bool bit)
{
        if (bit)
                SET_BIT (cube[x][y], 1<<z);
        else
                REMOVE_BIT (cube[x][y], 1<<z);
};

bool get_bit (int x, int y, int z)
{
        if ((cube[x][y]>>z)&1==1)
                return true;
        return false;
};

void rotate_f (int row)
{
        bool tmp[8][8];
        int x, y;
```

[4] MSDN

ГЛАВА 79. «QR9»: ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ КРИПТОСИСТЕМА, ВДОХНОВЛЕННАЯ КУБИКОМ РУБИКА

```
        for (x=0; x<8; x++)
                for (y=0; y<8; y++)
                        tmp[x][y]=get_bit (x, y, row);

        for (x=0; x<8; x++)
                for (y=0; y<8; y++)
                        set_bit (y, 7-x, row, tmp[x][y]);
};

void rotate_t (int row)
{
        bool tmp[8][8];
        int y, z;

        for (y=0; y<8; y++)
                for (z=0; z<8; z++)
                        tmp[y][z]=get_bit (row, y, z);

        for (y=0; y<8; y++)
                for (z=0; z<8; z++)
                        set_bit (row, z, 7-y, tmp[y][z]);
};

void rotate_l (int row)
{
        bool tmp[8][8];
        int x, z;

        for (x=0; x<8; x++)
                for (z=0; z<8; z++)
                        tmp[x][z]=get_bit (x, row, z);

        for (x=0; x<8; x++)
                for (z=0; z<8; z++)
                        set_bit (7-z, row, x, tmp[x][z]);
};

void rotate_all (char *pwd, int v)
{
        char *p=pwd;

        while (*p)
        {
                char c=*p;
                int q;

                c=tolower (c);

                if (c>='a' && c<='z')
                {
                        q=c-'a';
                        if (q>24)
                                q-=24;

                        int quotient=q/3;
                        int remainder=q % 3;

                        switch (remainder)
                        {
                        case 0: for (int i=0; i<v; i++) rotate_f (quotient); break;
                        case 1: for (int i=0; i<v; i++) rotate_t (quotient); break;
                        case 2: for (int i=0; i<v; i++) rotate_l (quotient); break;
                        };
                };

                p++;
        };
};
```

ГЛАВА 79. «QR9»: ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ КРИПТОСИСТЕМА, ВДОХНОВЛЕННАЯ КУБИКОМ РУБИКА

```
void crypt (BYTE *buf, int sz, char *pw)
{
        int i=0;

        do
        {
                memcpy (cube, buf+i, 8*8);
                rotate_all (pw, 1);
                memcpy (buf+i, cube, 8*8);
                i+=64;
        }
        while (i<sz);
};

void decrypt (BYTE *buf, int sz, char *pw)
{
        char *p=strdup (pw);
        strrev (p);
        int i=0;

        do
        {
                memcpy (cube, buf+i, 8*8);
                rotate_all (p, 3);
                memcpy (buf+i, cube, 8*8);
                i+=64;
        }
        while (i<sz);

        free (p);
};

void crypt_file(char *fin, char* fout, char *pw)
{
        FILE *f;
        int flen, flen_aligned;
        BYTE *buf;

        f=fopen(fin, "rb");

        if (f==NULL)
        {
                printf ("Cannot open input file!\n");
                return;
        };

        fseek (f, 0, SEEK_END);
        flen=ftell (f);
        fseek (f, 0, SEEK_SET);

        flen_aligned=(flen&0xFFFFFFC0)+0x40;

        buf=(BYTE*)malloc (flen_aligned);
        memset (buf, 0, flen_aligned);

        fread (buf, flen, 1, f);

        fclose (f);

        crypt (buf, flen_aligned, pw);

        f=fopen(fout, "wb");

        fwrite ("QR9", 3, 1, f);
        fwrite (&flen, 4, 1, f);
        fwrite (buf, flen_aligned, 1, f);

        fclose (f);

        free (buf);
```

ГЛАВА 79. «QR9»: ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ КРИПТОСИСТЕМА, ВДОХНОВЛЕННАЯ КУБИКОМ РУБИКА

```
};

void decrypt_file(char *fin, char* fout, char *pw)
{
        FILE *f;
        int real_flen, flen;
        BYTE *buf;

        f=fopen(fin, "rb");

        if (f==NULL)
        {
                printf ("Cannot open input file!\n");
                return;
        };

        fseek (f, 0, SEEK_END);
        flen=ftell (f);
        fseek (f, 0, SEEK_SET);

        buf=(BYTE*)malloc (flen);

        fread (buf, flen, 1, f);

        fclose (f);

        if (memcmp (buf, "QR9", 3)!=0)
        {
                printf ("File is not encrypted!\n");
                return;
        };

        memcpy (&real_flen, buf+3, 4);

        decrypt (buf+(3+4), flen-(3+4), pw);

        f=fopen(fout, "wb");

        fwrite (buf+(3+4), real_flen, 1, f);

        fclose (f);

        free (buf);
};

// run: input output 0/1 password
// 0 for encrypt, 1 for decrypt

int main(int argc, char *argv[])
{
        if (argc!=5)
        {
                printf ("Incorrect parameters!\n");
                return 1;
        };

        if (strcmp (argv[3], "0")==0)
                crypt_file (argv[1], argv[2], argv[4]);
        else
                if (strcmp (argv[3], "1")==0)
                        decrypt_file (argv[1], argv[2], argv[4]);
                else
                        printf ("Wrong param %s\n", argv[3]);

        return 0;
};
```

Глава 80

SAP

80.1. Касательно сжимания сетевого траффика в клиенте SAP

(Трассировка связи между переменной окружения TDW_NOCOMPRESS SAPGUI[1] до «назойливого всплывающего окна» и самой функции сжатия данных.)

Известно, что сетевой траффик между SAPGUI и SAP по умолчанию не шифруется, а сжимается (читайте здесь[2] и здесь[3]).

Известно также что если установить переменную окружения *TDW_NOCOMPRESS* в 1, можно выключить сжатие сетевых пакетов.

Но вы увидите окно, которое нельзя будет закрыть :



Рис. 80.1: Скриншот

Посмотрим, сможем ли мы как-то убрать это окно .

Но в начале давайте посмотрим, что мы уже знаем. Первое: мы знаем, что переменна окружения *TDW_NOCOMPRESS* проверяется где-то внутри клиента SAPGUI. Второе: строка вроде «data compression switched off» также должна где-то присутствовать. При помощи файлового менеджера FAR[4]мы можем найти обе эти строки в файле SAPguilib.dll.

Так что давайте откроем файл SAPguilib.dll в IDA и поищем там строку *«TDW_NOCOMPRESS »*. Да, она присутствует и имеется только одна ссылка на эту строку.

Мы увидим такой фрагмент кода (все смещения верны для версии SAPGUI 720 win32, SAPguilib.dll версия файла 7200,1,0,9009) :

[1] GUI-клиент от SAP
[2] http://go.yurichev.com/17221
[3] blog.yurichev.com
[4] http://go.yurichev.com/17347

```
.text:6440D51B                 lea     eax, [ebp+2108h+var_211C]
.text:6440D51E                 push    eax             ; int
.text:6440D51F                 push    offset aTdw_nocompress ; "TDW_NOCOMPRESS"
.text:6440D524                 mov     byte ptr [edi+15h], 0
.text:6440D528                 call    chk_env
.text:6440D52D                 pop     ecx
.text:6440D52E                 pop     ecx
.text:6440D52F                 push    offset byte_64443AF8
.text:6440D534                 lea     ecx, [ebp+2108h+var_211C]

; demangled name: int ATL::CStringT::Compare(char const *)const
.text:6440D537                 call    ds:mfc90_1603
.text:6440D53D                 test    eax, eax
.text:6440D53F                 jz      short loc_6440D55A
.text:6440D541                 lea     ecx, [ebp+2108h+var_211C]

; demangled name: const char* ATL::CSimpleStringT::operator PCXSTR
.text:6440D544                 call    ds:mfc90_910
.text:6440D54A                 push    eax             ; Str
.text:6440D54B                 call    ds:atoi
.text:6440D551                 test    eax, eax
.text:6440D553                 setnz   al
.text:6440D556                 pop     ecx
.text:6440D557                 mov     [edi+15h], al
```

Строка возвращаемая функцией chk_env() через второй аргумент, обрабатывается далее строковыми функциями MFC, затем вызывается atoi()[5]. После этого, число сохраняется в edi+15h .

Обратите также внимание на функцию chk_env (это мы так назвали её вручную):

```
.text:64413F20 ; int __cdecl chk_env(char *VarName, int)
.text:64413F20 chk_env         proc near
.text:64413F20
.text:64413F20 DstSize         = dword ptr -0Ch
.text:64413F20 var_8           = dword ptr -8
.text:64413F20 DstBuf          = dword ptr -4
.text:64413F20 VarName         = dword ptr  8
.text:64413F20 arg_4           = dword ptr  0Ch
.text:64413F20
.text:64413F20                 push    ebp
.text:64413F21                 mov     ebp, esp
.text:64413F23                 sub     esp, 0Ch
.text:64413F26                 mov     [ebp+DstSize], 0
.text:64413F2D                 mov     [ebp+DstBuf], 0
.text:64413F34                 push    offset unk_6444C88C
.text:64413F39                 mov     ecx, [ebp+arg_4]

; (demangled name) ATL::CStringT::operator=(char const *)
.text:64413F3C                 call    ds:mfc90_820
.text:64413F42                 mov     eax, [ebp+VarName]
.text:64413F45                 push    eax             ; VarName
.text:64413F46                 mov     ecx, [ebp+DstSize]
.text:64413F49                 push    ecx             ; DstSize
.text:64413F4A                 mov     edx, [ebp+DstBuf]
.text:64413F4D                 push    edx             ; DstBuf
.text:64413F4E                 lea     eax, [ebp+DstSize]
.text:64413F51                 push    eax             ; ReturnSize
.text:64413F52                 call    ds:getenv_s
.text:64413F58                 add     esp, 10h
.text:64413F5B                 mov     [ebp+var_8], eax
.text:64413F5E                 cmp     [ebp+var_8], 0
.text:64413F62                 jz      short loc_64413F68
.text:64413F64                 xor     eax, eax
.text:64413F66                 jmp     short loc_64413FBC
.text:64413F68
.text:64413F68 loc_64413F68:
.text:64413F68                 cmp     [ebp+DstSize], 0
.text:64413F6C                 jnz     short loc_64413F72
```

[5] Стандартная функция Си, конвертирующая число в строке в число

```
.text:64413F6E                 xor     eax, eax
.text:64413F70                 jmp     short loc_64413FBC
.text:64413F72
.text:64413F72 loc_64413F72:
.text:64413F72                 mov     ecx, [ebp+DstSize]
.text:64413F75                 push    ecx
.text:64413F76                 mov     ecx, [ebp+arg_4]

; demangled name: ATL::CSimpleStringT<char, 1>::Preallocate(int)
.text:64413F79                 call    ds:mfc90_2691
.text:64413F7F                 mov     [ebp+DstBuf], eax
.text:64413F82                 mov     edx, [ebp+VarName]
.text:64413F85                 push    edx             ; VarName
.text:64413F86                 mov     eax, [ebp+DstSize]
.text:64413F89                 push    eax             ; DstSize
.text:64413F8A                 mov     ecx, [ebp+DstBuf]
.text:64413F8D                 push    ecx             ; DstBuf
.text:64413F8E                 lea     edx, [ebp+DstSize]
.text:64413F91                 push    edx             ; ReturnSize
.text:64413F92                 call    ds:getenv_s
.text:64413F98                 add     esp, 10h
.text:64413F9B                 mov     [ebp+var_8], eax
.text:64413F9E                 push    0FFFFFFFFh
.text:64413FA0                 mov     ecx, [ebp+arg_4]

; demangled name: ATL::CSimpleStringT::ReleaseBuffer(int)
.text:64413FA3                 call    ds:mfc90_5835
.text:64413FA9                 cmp     [ebp+var_8], 0
.text:64413FAD                 jz      short loc_64413FB3
.text:64413FAF                 xor     eax, eax
.text:64413FB1                 jmp     short loc_64413FBC
.text:64413FB3
.text:64413FB3 loc_64413FB3:
.text:64413FB3                 mov     ecx, [ebp+arg_4]

; demangled name: const char* ATL::CSimpleStringT::operator PCXSTR
.text:64413FB6                 call    ds:mfc90_910
.text:64413FBC
.text:64413FBC loc_64413FBC:
.text:64413FBC
.text:64413FBC                 mov     esp, ebp
.text:64413FBE                 pop     ebp
.text:64413FBF                 retn
.text:64413FBF chk_env         endp
```

Да. Функция `getenv_s()`[6] это *безопасная* версия функции `getenv()`[7] в MSVC .

Тут также имеются манипуляции со строками при помощи функций из MFC .

Множество других переменных окружения также проверяются. Здесь список всех переменных проверяемых SAPGUI а также сообщение записываемое им в лог-файл, если переменная включена:

[6] MSDN

[7] Стандартная функция Си, возвращающая значение переменной окружения

DPTRACE	“GUI-OPTION: Trace set to %d”
TDW_HEXDUMP	“GUI-OPTION: Hexdump enabled”
TDW_WORKDIR	“GUI-OPTION: working directory ‘%s’”
TDW_SPLASHSRCEENOFF	“GUI-OPTION: Splash Screen Off” / “GUI-OPTION: Splash Screen On”
TDW_REPLYTIMEOUT	“GUI-OPTION: reply timeout %d milliseconds”
TDW_PLAYBACKTIMEOUT	“GUI-OPTION: PlaybackTimeout set to %d milliseconds”
TDW_NOCOMPRESS	“GUI-OPTION: no compression read”
TDW_EXPERT	“GUI-OPTION: expert mode”
TDW_PLAYBACKPROGRESS	“GUI-OPTION: PlaybackProgress”
TDW_PLAYBACKNETTRAFFIC	“GUI-OPTION: PlaybackNetTraffic”
TDW_PLAYLOG	“GUI-OPTION: /PlayLog is YES, file %s”
TDW_PLAYTIME	“GUI-OPTION: /PlayTime set to %d milliseconds”
TDW_LOGFILE	“GUI-OPTION: TDW_LOGFILE ‘%s’”
TDW_WAN	“GUI-OPTION: WAN - low speed connection enabled”
TDW_FULLMENU	“GUI-OPTION: FullMenu enabled”
SAP_CP / SAP_CODEPAGE	“GUI-OPTION: SAP_CODEPAGE ‘%d’”
UPDOWNLOAD_CP	“GUI-OPTION: UPDOWNLOAD_CP ‘%d’”
SNC_PARTNERNAME	“GUI-OPTION: SNC name ‘%s’”
SNC_QOP	“GUI-OPTION: SNC_QOP ‘%s’”
SNC_LIB	“GUI-OPTION: SNC is set to: %s”
SAPGUI_INPLACE	“GUI-OPTION: environment variable SAPGUI_INPLACE is on”

Настройки для каждой переменной записываются в массив через указатель в регистре `EDI`. `EDI` выставляется перед вызовом функции :

```
.text:6440EE00                 lea     edi, [ebp+2884h+var_2884] ; options here like +0x15...
.text:6440EE03                 lea     ecx, [esi+24h]
.text:6440EE06                 call    load_command_line
.text:6440EE0B                 mov     edi, eax
.text:6440EE0D                 xor     ebx, ebx
.text:6440EE0F                 cmp     edi, ebx
.text:6440EE11                 jz      short loc_6440EE42
.text:6440EE13                 push    edi
.text:6440EE14                 push    offset aSapguiStoppedA ; "Sapgui stopped after commandline ↙
    ↳ interp"...
.text:6440EE19                 push    dword_644F93E8
.text:6440EE1F                 call    FEWTraceError
```

А теперь, можем ли мы найти строку *«data record mode switched on»*? Да, и есть только одна ссылка на эту строку в функции `CDwsGui::PrepareInfoWindow()`. Откуда мы узнали имена классов/методов? Здесь много специальных отладочных вызовов, пишущих в лог-файл вроде:

```
.text:64405160                 push    dword ptr [esi+2854h]
.text:64405166                 push    offset aCdwsguiPrepare ; "\nCDwsGui::PrepareInfoWindow: sapgui ↙
    ↳ env"...
.text:6440516B                 push    dword ptr [esi+2848h]
.text:64405171                 call    dbg
.text:64405176                 add     esp, 0Ch
```

...или:

```
.text:6440237A                 push    eax
.text:6440237B                 push    offset aCclientStart_6 ; "CClient::Start: set shortcut user to ↙
    ↳ '\%"...
.text:64402380                 push    dword ptr [edi+4]
.text:64402383                 call    dbg
.text:64402388                 add     esp, 0Ch
```

Они *очень* полезны.

Посмотрим содержимое функции «назойливого всплывающего окна» :

```
.text:64404F4F CDwsGui__PrepareInfoWindow proc near
.text:64404F4F
.text:64404F4F pvParam         = byte ptr -3Ch
.text:64404F4F var_38          = dword ptr -38h
.text:64404F4F var_34          = dword ptr -34h
.text:64404F4F rc              = tagRECT ptr -2Ch
.text:64404F4F cy              = dword ptr -1Ch
```

```
.text:64404F4F h               = dword ptr -18h
.text:64404F4F var_14          = dword ptr -14h
.text:64404F4F var_10          = dword ptr -10h
.text:64404F4F var_4           = dword ptr -4
.text:64404F4F
.text:64404F4F                 push    30h
.text:64404F51                 mov     eax, offset loc_64438E00
.text:64404F56                 call    __EH_prolog3
.text:64404F5B                 mov     esi, ecx        ; ECX is pointer to object
.text:64404F5D                 xor     ebx, ebx
.text:64404F5F                 lea     ecx, [ebp+var_14]
.text:64404F62                 mov     [ebp+var_10], ebx

; demangled name: ATL::CStringT(void)
.text:64404F65                 call    ds:mfc90_316
.text:64404F6B                 mov     [ebp+var_4], ebx
.text:64404F6E                 lea     edi, [esi+2854h]
.text:64404F74                 push    offset aEnvironmentInf ; "Environment information:\n"
.text:64404F79                 mov     ecx, edi

; demangled name: ATL::CStringT::operator=(char const *)
.text:64404F7B                 call    ds:mfc90_820
.text:64404F81                 cmp     [esi+38h], ebx
.text:64404F84                 mov     ebx, ds:mfc90_2539
.text:64404F8A                 jbe     short loc_64404FA9
.text:64404F8C                 push    dword ptr [esi+34h]
.text:64404F8F                 lea     eax, [ebp+var_14]
.text:64404F92                 push    offset aWorkingDirecto ; "working directory: '\%s'\n"
.text:64404F97                 push    eax

; demangled name: ATL::CStringT::Format(char const *,...)
.text:64404F98                 call    ebx ; mfc90_2539
.text:64404F9A                 add     esp, 0Ch
.text:64404F9D                 lea     eax, [ebp+var_14]
.text:64404FA0                 push    eax
.text:64404FA1                 mov     ecx, edi

; demangled name: ATL::CStringT::operator+=(class ATL::CSimpleStringT<char, 1> const &)
.text:64404FA3                 call    ds:mfc90_941
.text:64404FA9
.text:64404FA9 loc_64404FA9:
.text:64404FA9                 mov     eax, [esi+38h]
.text:64404FAC                 test    eax, eax
.text:64404FAE                 jbe     short loc_64404FD3
.text:64404FB0                 push    eax
.text:64404FB1                 lea     eax, [ebp+var_14]
.text:64404FB4                 push    offset aTraceLevelDAct ; "trace level \%d activated\n"
.text:64404FB9                 push    eax

; demangled name: ATL::CStringT::Format(char const *,...)
.text:64404FBA                 call    ebx ; mfc90_2539
.text:64404FBC                 add     esp, 0Ch
.text:64404FBF                 lea     eax, [ebp+var_14]
.text:64404FC2                 push    eax
.text:64404FC3                 mov     ecx, edi

; demangled name: ATL::CStringT::operator+=(class ATL::CSimpleStringT<char, 1> const &)
.text:64404FC5                 call    ds:mfc90_941
.text:64404FCB                 xor     ebx, ebx
.text:64404FCD                 inc     ebx
.text:64404FCE                 mov     [ebp+var_10], ebx
.text:64404FD1                 jmp     short loc_64404FD6
.text:64404FD3
.text:64404FD3 loc_64404FD3:
.text:64404FD3                 xor     ebx, ebx
.text:64404FD5                 inc     ebx
.text:64404FD6
.text:64404FD6 loc_64404FD6:
.text:64404FD6                 cmp     [esi+38h], ebx
.text:64404FD9                 jbe     short loc_64404FF1
```

```
.text:64404FDB                 cmp     dword ptr [esi+2978h], 0
.text:64404FE2                 jz      short loc_64404FF1
.text:64404FE4                 push    offset aHexdumpInTrace ; "hexdump in trace activated\n"
.text:64404FE9                 mov     ecx, edi

; demangled name: ATL::CStringT::operator+=(char const *)
.text:64404FEB                 call    ds:mfc90_945
.text:64404FF1
.text:64404FF1 loc_64404FF1:
.text:64404FF1
.text:64404FF1                 cmp     byte ptr [esi+78h], 0
.text:64404FF5                 jz      short loc_64405007
.text:64404FF7                 push    offset aLoggingActivat ; "logging activated\n"
.text:64404FFC                 mov     ecx, edi

; demangled name: ATL::CStringT::operator+=(char const *)
.text:64404FFE                 call    ds:mfc90_945
.text:64405004                 mov     [ebp+var_10], ebx
.text:64405007
.text:64405007 loc_64405007:
.text:64405007                 cmp     byte ptr [esi+3Dh], 0
.text:6440500B                 jz      short bypass
.text:6440500D                 push    offset aDataCompressio ; "data compression switched off\n"
.text:64405012                 mov     ecx, edi

; demangled name: ATL::CStringT::operator+=(char const *)
.text:64405014                 call    ds:mfc90_945
.text:6440501A                 mov     [ebp+var_10], ebx
.text:6440501D
.text:6440501D bypass:
.text:6440501D                 mov     eax, [esi+20h]
.text:64405020                 test    eax, eax
.text:64405022                 jz      short loc_6440503A
.text:64405024                 cmp     dword ptr [eax+28h], 0
.text:64405028                 jz      short loc_6440503A
.text:6440502A                 push    offset aDataRecordMode ; "data record mode switched on\n"
.text:6440502F                 mov     ecx, edi

; demangled name: ATL::CStringT::operator+=(char const *)
.text:64405031                 call    ds:mfc90_945
.text:64405037                 mov     [ebp+var_10], ebx
.text:6440503A
.text:6440503A loc_6440503A:
.text:6440503A
.text:6440503A                 mov     ecx, edi
.text:6440503C                 cmp     [ebp+var_10], ebx
.text:6440503F                 jnz     loc_64405142
.text:64405045                 push    offset aForMaximumData ; "\nFor maximum data security delete\↙
    ↳ nthe s"...

; demangled name: ATL::CStringT::operator+=(char const *)
.text:6440504A                 call    ds:mfc90_945
.text:64405050                 xor     edi, edi
.text:64405052                 push    edi             ; fWinIni
.text:64405053                 lea     eax, [ebp+pvParam]
.text:64405056                 push    eax             ; pvParam
.text:64405057                 push    edi             ; uiParam
.text:64405058                 push    30h             ; uiAction
.text:6440505A                 call    ds:SystemParametersInfoA
.text:64405060                 mov     eax, [ebp+var_34]
.text:64405063                 cmp     eax, 1600
.text:64405068                 jle     short loc_64405072
.text:6440506A                 cdq
.text:6440506B                 sub     eax, edx
.text:6440506D                 sar     eax, 1
.text:6440506F                 mov     [ebp+var_34], eax
.text:64405072
.text:64405072 loc_64405072:
.text:64405072                 push    edi             ; hWnd
.text:64405073                 mov     [ebp+cy], 0A0h
```

```
.text:6440507A                 call    ds:GetDC
.text:64405080                 mov     [ebp+var_10], eax
.text:64405083                 mov     ebx, 12Ch
.text:64405088                 cmp     eax, edi
.text:6440508A                 jz      loc_64405113
.text:64405090                 push    11h             ; i
.text:64405092                 call    ds:GetStockObject
.text:64405098                 mov     edi, ds:SelectObject
.text:6440509E                 push    eax             ; h
.text:6440509F                 push    [ebp+var_10]    ; hdc
.text:644050A2                 call    edi ; SelectObject
.text:644050A4                 and     [ebp+rc.left], 0
.text:644050A8                 and     [ebp+rc.top], 0
.text:644050AC                 mov     [ebp+h], eax
.text:644050AF                 push    401h            ; format
.text:644050B4                 lea     eax, [ebp+rc]
.text:644050B7                 push    eax             ; lprc
.text:644050B8                 lea     ecx, [esi+2854h]
.text:644050BE                 mov     [ebp+rc.right], ebx
.text:644050C1                 mov     [ebp+rc.bottom], 0B4h

; demangled name: ATL::CSimpleStringT::GetLength(void)
.text:644050C8                 call    ds:mfc90_3178
.text:644050CE                 push    eax             ; cchText
.text:644050CF                 lea     ecx, [esi+2854h]

; demangled name: const char* ATL::CSimpleStringT::operator PCXSTR
.text:644050D5                 call    ds:mfc90_910
.text:644050DB                 push    eax             ; lpchText
.text:644050DC                 push    [ebp+var_10]    ; hdc
.text:644050DF                 call    ds:DrawTextA
.text:644050E5                 push    4               ; nIndex
.text:644050E7                 call    ds:GetSystemMetrics
.text:644050ED                 mov     ecx, [ebp+rc.bottom]
.text:644050F0                 sub     ecx, [ebp+rc.top]
.text:644050F3                 cmp     [ebp+h], 0
.text:644050F7                 lea     eax, [eax+ecx+28h]
.text:644050FB                 mov     [ebp+cy], eax
.text:644050FE                 jz      short loc_64405108
.text:64405100                 push    [ebp+h]         ; h
.text:64405103                 push    [ebp+var_10]    ; hdc
.text:64405106                 call    edi ; SelectObject
.text:64405108
.text:64405108 loc_64405108:
.text:64405108                 push    [ebp+var_10]    ; hDC
.text:6440510B                 push    0               ; hWnd
.text:6440510D                 call    ds:ReleaseDC
.text:64405113
.text:64405113 loc_64405113:
.text:64405113                 mov     eax, [ebp+var_38]
.text:64405116                 push    80h             ; uFlags
.text:6440511B                 push    [ebp+cy]        ; cy
.text:6440511E                 inc     eax
.text:6440511F                 push    ebx             ; cx
.text:64405120                 push    eax             ; Y
.text:64405121                 mov     eax, [ebp+var_34]
.text:64405124                 add     eax, 0FFFFFED4h
.text:64405129                 cdq
.text:6440512A                 sub     eax, edx
.text:6440512C                 sar     eax, 1
.text:6440512E                 push    eax             ; X
.text:6440512F                 push    0               ; hWndInsertAfter
.text:64405131                 push    dword ptr [esi+285Ch] ; hWnd
.text:64405137                 call    ds:SetWindowPos
.text:6440513D                 xor     ebx, ebx
.text:6440513F                 inc     ebx
.text:64405140                 jmp     short loc_6440514D
.text:64405142
.text:64405142 loc_64405142:
.text:64405142                 push    offset byte_64443AF8
```

```
; demangled name: ATL::CStringT::operator=(char const *)
.text:64405147                 call    ds:mfc90_820
.text:6440514D
.text:6440514D loc_6440514D:
.text:6440514D                 cmp     dword_6450B970, ebx
.text:64405153                 jl      short loc_64405188
.text:64405155                 call    sub_6441C910
.text:6440515A                 mov     dword_644F858C, ebx
.text:64405160                 push    dword ptr [esi+2854h]
.text:64405166                 push    offset aCdwsguiPrepare ; "\nCDwsGui::PrepareInfoWindow: sapgui ↙
    ↳ env"...
.text:6440516B                 push    dword ptr [esi+2848h]
.text:64405171                 call    dbg
.text:64405176                 add     esp, 0Ch
.text:64405179                 mov     dword_644F858C, 2
.text:64405183                 call    sub_6441C920
.text:64405188
.text:64405188 loc_64405188:
.text:64405188                 or      [ebp+var_4], 0FFFFFFFFh
.text:6440518C                 lea     ecx, [ebp+var_14]

; demangled name: ATL::CStringT::~CStringT()
.text:6440518F                 call    ds:mfc90_601
.text:64405195                 call    __EH_epilog3
.text:6440519A                 retn
.text:6440519A CDwsGui__PrepareInfoWindow endp
```

ECX в начале функции содержит в себе указатель на объект (потому что это тип функции thiscall (51.1.1 (стр. 564))). В нашем случае, класс имеет тип, очевидно, *CDwsGui*. В зависимости от включенных опций в объекте, разные сообщения добавляются к итоговому сообщению.

Если переменная по адресу `this+0x3D` не ноль, компрессия сетевых пакетов будет выключена :

```
.text:64405007 loc_64405007:
.text:64405007                 cmp     byte ptr [esi+3Dh], 0
.text:6440500B                 jz      short bypass
.text:6440500D                 push    offset aDataCompressio ; "data compression switched off\n"
.text:64405012                 mov     ecx, edi

; demangled name: ATL::CStringT::operator+=(char const *)
.text:64405014                 call    ds:mfc90_945
.text:6440501A                 mov     [ebp+var_10], ebx
.text:6440501D
.text:6440501D bypass:
```

Интересно, что в итоге, состояние переменной *var_10* определяет, будет ли показано сообщение вообще :

```
.text:6440503C                 cmp     [ebp+var_10], ebx
.text:6440503F                 jnz     exit ; пропустить отрисовку

; добавить строки "For maximum data security delete" / "the setting(s) as soon as possible !":

.text:64405045                 push    offset aForMaximumData ; "\nFor maximum data security delete\↙
    ↳ nthe s"...
.text:6440504A                 call    ds:mfc90_945 ; ATL::CStringT::operator+=(char const *)
.text:64405050                 xor     edi, edi
.text:64405052                 push    edi             ; fWinIni
.text:64405053                 lea     eax, [ebp+pvParam]
.text:64405056                 push    eax             ; pvParam
.text:64405057                 push    edi             ; uiParam
.text:64405058                 push    30h             ; uiAction
.text:6440505A                 call    ds:SystemParametersInfoA
.text:64405060                 mov     eax, [ebp+var_34]
.text:64405063                 cmp     eax, 1600
.text:64405068                 jle     short loc_64405072
.text:6440506A                 cdq
.text:6440506B                 sub     eax, edx
.text:6440506D                 sar     eax, 1
```

```
.text:6440506F                 mov     [ebp+var_34], eax
.text:64405072
.text:64405072 loc_64405072:

начинает рисовать:

.text:64405072                 push    edi             ; hWnd
.text:64405073                 mov     [ebp+cy], 0A0h
.text:6440507A                 call    ds:GetDC
```

Давайте проверим нашу теорию на практике.

JNZ в этой строке ...

```
.text:6440503F                 jnz     exit ; пропустить отрисовку
```

...заменим просто на JMP и получим SAPGUI работающим без этого назойливого всплывающего окна!

Копнем немного глубже и проследим связь между смещением 0x15 в `load_command_line()` (Это мы дали имя этой функции) и переменной `this+0x3D` в *CDwsGui::PrepareInfoWindow*. Уверены ли мы что это одна и та же переменная?

Начинаем искать все места где в коде используется константа 0x15. Для таких небольших программ как SAPGUI, это иногда срабатывает. Вот первое что находим:

```
.text:64404C19 sub_64404C19    proc near
.text:64404C19
.text:64404C19 arg_0           = dword ptr  4
.text:64404C19
.text:64404C19                 push    ebx
.text:64404C1A                 push    ebp
.text:64404C1B                 push    esi
.text:64404C1C                 push    edi
.text:64404C1D                 mov     edi, [esp+10h+arg_0]
.text:64404C21                 mov     eax, [edi]
.text:64404C23                 mov     esi, ecx ; ESI/ECX are pointers to some unknown object.
.text:64404C25                 mov     [esi], eax
.text:64404C27                 mov     eax, [edi+4]
.text:64404C2A                 mov     [esi+4], eax
.text:64404C2D                 mov     eax, [edi+8]
.text:64404C30                 mov     [esi+8], eax
.text:64404C33                 lea     eax, [edi+0Ch]
.text:64404C36                 push    eax
.text:64404C37                 lea     ecx, [esi+0Ch]

; demangled name:  ATL::CStringT::operator=(class ATL::CStringT ... &)
.text:64404C3A                 call    ds:mfc90_817
.text:64404C40                 mov     eax, [edi+10h]
.text:64404C43                 mov     [esi+10h], eax
.text:64404C46                 mov     al, [edi+14h]
.text:64404C49                 mov     [esi+14h], al
.text:64404C4C                 mov     al, [edi+15h] ; copy byte from 0x15 offset
.text:64404C4F                 mov     [esi+15h], al ; to 0x15 offset in CDwsGui object
```

Эта функция вызывается из функции с названием *CDwsGui::CopyOptions*! И снова спасибо отладочной информации.

Но настоящий ответ находится в функции *CDwsGui::Init()*:

```
.text:6440B0BF loc_6440B0BF:
.text:6440B0BF                 mov     eax, [ebp+arg_0]
.text:6440B0C2                 push    [ebp+arg_4]
.text:6440B0C5                 mov     [esi+2844h], eax
.text:6440B0CB                 lea     eax, [esi+28h] ; ESI is pointer to CDwsGui object
.text:6440B0CE                 push    eax
.text:6440B0CF                 call    CDwsGui__CopyOptions
```

Теперь ясно: массив заполняемый в `load_command_line()` на самом деле расположен в классе *CDwsGui* но по адресу `this+0x28`. 0x15 + 0x28 это 0x3D. OK, мы нашли место, куда наша переменная копируется.

Посмотрим также и другие места, где используется смещение 0x3D. Одно из таких мест находится в функции *CDwsGui::SapguiRun* (и снова спасибо отладочным вызовам):

```
.text:64409D58                 cmp     [esi+3Dh], bl   ; ESI is pointer to CDwsGui object
.text:64409D5B                 lea     ecx, [esi+2B8h]
.text:64409D61                 setz    al
.text:64409D64                 push    eax             ; arg_10 of CConnectionContext::CreateNetwork
.text:64409D65                 push    dword ptr [esi+64h]

; demangled name: const char* ATL::CSimpleStringT::operator PCXSTR
.text:64409D68                 call    ds:mfc90_910
.text:64409D68                                         ; no arguments
.text:64409D6E                 push    eax
.text:64409D6F                 lea     ecx, [esi+2BCh]

; demangled name: const char* ATL::CSimpleStringT::operator PCXSTR
.text:64409D75                 call    ds:mfc90_910
.text:64409D75                                         ; no arguments
.text:64409D7B                 push    eax
.text:64409D7C                 push    esi
.text:64409D7D                 lea     ecx, [esi+8]
.text:64409D80                 call    CConnectionContext__CreateNetwork
```

Проверим нашу идею. Заменяем `setz al` здесь на `xor eax, eax / nop`, убираем переменную окружения TDW_NOCOMPRESS и запускаем SAPGUI. Ух! Назойливого окна больше нет (как и ожидалось: ведь переменной окружении также нет), но в Wireshark мы видим, что сетевые пакеты больше не сжимаются! Очевидно, это то самое место где флаг отражающий сжатие пакетов выставляется в объекте `CConnectionContext`.

Так что, флаг сжатия передается в пятом аргументе функции *CConnectionContext::CreateNetwork*. Внутри этой функции, вызывается еще одна:

```
...
.text:64403476                 push    [ebp+compression]
.text:64403479                 push    [ebp+arg_C]
.text:6440347C                 push    [ebp+arg_8]
.text:6440347F                 push    [ebp+arg_4]
.text:64403482                 push    [ebp+arg_0]
.text:64403485                 call    CNetwork__CNetwork
```

Флаг отвечающий за сжатие здесь передается в пятом аргументе для конструктора *CNetwork::CNetwork*.

И вот как конструктор *CNetwork* выставляет некоторые флаги в объекте *CNetwork* в соответствии с пятым аргументом *и* еще какую-то переменную, возможно, также отвечающую за сжатие сетевых пакетов.

```
.text:64411DF1                 cmp     [ebp+compression], esi
.text:64411DF7                 jz      short set_EAX_to_0
.text:64411DF9                 mov     al, [ebx+78h]   ; another value may affect compression?
.text:64411DFC                 cmp     al, '3'
.text:64411DFE                 jz      short set_EAX_to_1
.text:64411E00                 cmp     al, '4'
.text:64411E02                 jnz     short set_EAX_to_0
.text:64411E04
.text:64411E04 set_EAX_to_1:
.text:64411E04                 xor     eax, eax
.text:64411E06                 inc     eax             ; EAX -> 1
.text:64411E07                 jmp     short loc_64411E0B
.text:64411E09
.text:64411E09 set_EAX_to_0:
.text:64411E09
.text:64411E09                 xor     eax, eax        ; EAX -> 0
.text:64411E0B
.text:64411E0B loc_64411E0B:
.text:64411E0B                 mov     [ebx+3A4h], eax ; EBX is pointer to CNetwork object
```

Теперь мы знаем, что флаг отражающий сжатие данных сохраняется в классе *CNetwork* по адресу *this+0x3A4*.

Поищем теперь значение 0x3A4 в SAPguilib.dll. Находим второе упоминание этого значения в функции *CDwsGui::OnClientMessageW* (бесконечная благодарность отладочной информации):

```
.text:64406F76 loc_64406F76:
.text:64406F76                 mov     ecx, [ebp+7728h+var_7794]
.text:64406F79                 cmp     dword ptr [ecx+3A4h], 1
.text:64406F80                 jnz     compression_flag_is_zero
```

```
.text:64406F86                 mov     byte ptr [ebx+7], 1
.text:64406F8A                 mov     eax, [esi+18h]
.text:64406F8D                 mov     ecx, eax
.text:64406F8F                 test    eax, eax
.text:64406F91                 ja      short loc_64406FFF
.text:64406F93                 mov     ecx, [esi+14h]
.text:64406F96                 mov     eax, [esi+20h]
.text:64406F99
.text:64406F99 loc_64406F99:
.text:64406F99                 push    dword ptr [edi+2868h] ; int
.text:64406F9F                 lea     edx, [ebp+7728h+var_77A4]
.text:64406FA2                 push    edx             ; int
.text:64406FA3                 push    30000           ; int
.text:64406FA8                 lea     edx, [ebp+7728h+Dst]
.text:64406FAB                 push    edx             ; Dst
.text:64406FAC                 push    ecx             ; int
.text:64406FAD                 push    eax             ; Src
.text:64406FAE                 push    dword ptr [edi+28C0h] ; int
.text:64406FB4                 call    sub_644055C5       ; actual compression routine
.text:64406FB9                 add     esp, 1Ch
.text:64406FBC                 cmp     eax, 0FFFFFFF6h
.text:64406FBF                 jz      short loc_64407004
.text:64406FC1                 cmp     eax, 1
.text:64406FC4                 jz      loc_6440708C
.text:64406FCA                 cmp     eax, 2
.text:64406FCD                 jz      short loc_64407004
.text:64406FCF                 push    eax
.text:64406FD0                 push    offset aCompressionErr ; "compression error [rc = \%d]- program↙
    ↳ wi"...
.text:64406FD5                 push    offset aGui_err_compre ; "GUI_ERR_COMPRESS"
.text:64406FDA                 push    dword ptr [edi+28D0h]
.text:64406FE0                 call    SapPcTxtRead
```

Заглянем в функцию *sub_644055C5*. Всё что в ней мы находим это вызов memcpy() и еще какую-то функцию, названную IDA *sub_64417440*.

И теперь заглянем в *sub_64417440*. Увидим там:

```
.text:6441747C                 push    offset aErrorCsrcompre ; "\nERROR: CsRCompress: invalid handle"
.text:64417481                 call    eax ; dword_644F94C8
.text:64417483                 add     esp, 4
```

Voilà! Мы находим функцию которая собственно и сжимает сетевые пакеты. Как уже было видно в прошлом [8], эта функция используется в SAP и в опен-сорсном проекте MaxDB. Так что эта функция доступна в виде исходников.

Последняя проверка:

```
.text:64406F79                 cmp     dword ptr [ecx+3A4h], 1
.text:64406F80                 jnz     compression_flag_is_zero
```

Заменим JNZ на безусловный переход JMP. Уберем переменную окружения TDW_NOCOMPRESS. Вуаля! В Wireshark мы видим, что сетевые пакеты, исходящие от клиента, не сжаты. Ответы сервера, впрочем, сжаты.

Так что мы нашли связь между переменной окружения и местом где функция сжатия данных вызывается, а также может быть отключена.

80.2. Функции проверки пароля в SAP 6.0

Когда автор этой книги в очередной раз вернулся к своему SAP 6.0 IDES заинсталлированному в виртуальной машине VMware, он обнаружил что забыл пароль, впрочем, затем он вспомнил его, но теперь получаем такую ошибку: *«Password logon no longer possible - too many failed attempts»*, потому что были потрачены все попытки на то, чтобы вспомнить его .

Первая очень хорошая новость состоит в том, что с SAP поставляется полный PDB-файл *disp+work.pdb*, он содержит все: имена функций, структуры, типы, локальные переменные, имена аргументов, и т.д. Какой щедрый подарок!

Существует утилита TYPEINFODUMP[9] для дампа содержимого PDB-файлов во что-то более читаемое и grep-абельное.

[8] http://go.yurichev.com/17312
[9] http://go.yurichev.com/17038

Вот пример её работы: информация о функции + её аргументах + её локальных переменных:

```
FUNCTION ThVmcSysEvent
  Address:         10143190  Size:      675 bytes  Index:    60483  TypeIndex:    60484
  Type: int NEAR_C ThVmcSysEvent (unsigned int, unsigned char, unsigned short*)
Flags: 0
PARAMETER events
  Address: Reg335+288  Size:        4 bytes  Index:    60488  TypeIndex:    60489
  Type: unsigned int
Flags: d0
PARAMETER opcode
  Address: Reg335+296  Size:        1 bytes  Index:    60490  TypeIndex:    60491
  Type: unsigned char
Flags: d0
PARAMETER serverName
  Address: Reg335+304  Size:        8 bytes  Index:    60492  TypeIndex:    60493
  Type: unsigned short*
Flags: d0
STATIC_LOCAL_VAR func
  Address:         12274af0  Size:        8 bytes  Index:    60495  TypeIndex:    60496
  Type: wchar_t*
Flags: 80
LOCAL_VAR admhead
  Address: Reg335+304  Size:        8 bytes  Index:    60498  TypeIndex:    60499
  Type: unsigned char*
Flags: 90
LOCAL_VAR record
  Address: Reg335+64  Size:      204 bytes  Index:    60501  TypeIndex:    60502
  Type: AD_RECORD
Flags: 90
LOCAL_VAR adlen
  Address: Reg335+296  Size:        4 bytes  Index:    60508  TypeIndex:    60509
  Type: int
Flags: 90
```

А вот пример дампа структуры:

```
STRUCT DBSL_STMTID
Size: 120  Variables: 4  Functions: 0  Base classes: 0
MEMBER moduletype
  Type:  DBSL_MODULETYPE
  Offset:        0  Index:        3  TypeIndex:    38653
MEMBER module
  Type:  wchar_t module[40]
  Offset:        4  Index:        3  TypeIndex:      831
MEMBER stmtnum
  Type:  long
  Offset:       84  Index:        3  TypeIndex:      440
MEMBER timestamp
  Type:  wchar_t timestamp[15]
  Offset:       88  Index:        3  TypeIndex:     6612
```

Вау!

Вторая хорошая новость: *отладочные* вызовы, коих здесь очень много, очень полезны.

Здесь вы можете увидеть глобальную переменную *ct_level*[10], отражающую уровень трассировки.

В *disp+work.exe* очень много таких отладочных вставок:

```
cmp     cs:ct_level, 1
jl      short loc_1400375DA
call    DpLock
lea     rcx, aDpxxtool4_c ; "dpxxtool4.c"
mov     edx, 4Eh        ; line
call    CTrcSaveLocation
mov     r8, cs:func_48
mov     rcx, cs:hdl     ; hdl
lea     rdx, aSDpreadmemvalu ; "%s: DpReadMemValue (%d)"
mov     r9d, ebx
```

[10] Еще об уровне трассировки: http://go.yurichev.com/17039

```
call    DpTrcErr
call    DpUnlock
```

Если текущий уровень трассировки выше или равен заданному в этом коде порогу, отладочное сообщение будет записано в лог-файл вроде *dev_w0*, *dev_disp* и прочие файлы *dev**.

Попробуем grep-ать файл недавно полученный при помощи утилиты TYPEINFODUMP:

```
cat "disp+work.pdb.d" | grep FUNCTION | grep -i password
```

Получаем:

```
FUNCTION rcui::AgiPassword::DiagISelection
FUNCTION ssf_password_encrypt
FUNCTION ssf_password_decrypt
FUNCTION password_logon_disabled
FUNCTION dySignSkipUserPassword
FUNCTION migrate_password_history
FUNCTION password_is_initial
FUNCTION rcui::AgiPassword::IsVisible
FUNCTION password_distance_ok
FUNCTION get_password_downwards_compatibility
FUNCTION dySignUnSkipUserPassword
FUNCTION rcui::AgiPassword::GetTypeName
FUNCTION `rcui::AgiPassword::AgiPassword'::`1'::dtor$2
FUNCTION `rcui::AgiPassword::AgiPassword'::`1'::dtor$0
FUNCTION `rcui::AgiPassword::AgiPassword'::`1'::dtor$1
FUNCTION usm_set_password
FUNCTION rcui::AgiPassword::TraceTo
FUNCTION days_since_last_password_change
FUNCTION rsecgrp_generate_random_password
FUNCTION rcui::AgiPassword::`scalar deleting destructor'
FUNCTION password_attempt_limit_exceeded
FUNCTION handle_incorrect_password
FUNCTION `rcui::AgiPassword::`scalar deleting destructor''::`1'::dtor$1
FUNCTION calculate_new_password_hash
FUNCTION shift_password_to_history
FUNCTION rcui::AgiPassword::GetType
FUNCTION found_password_in_history
FUNCTION `rcui::AgiPassword::`scalar deleting destructor''::`1'::dtor$0
FUNCTION rcui::AgiObj::IsaPassword
FUNCTION password_idle_check
FUNCTION SlicHwPasswordForDay
FUNCTION rcui::AgiPassword::IsaPassword
FUNCTION rcui::AgiPassword::AgiPassword
FUNCTION delete_user_password
FUNCTION usm_set_user_password
FUNCTION Password_API
FUNCTION get_password_change_for_SSO
FUNCTION password_in_USR40
FUNCTION rsec_agrp_abap_generate_random_password
```

Попробуем так же искать отладочные сообщения содержащие слова *«password»* и *«locked»*. Одна из таких это строка *«user was locked by subsequently failed password logon attempts»* на которую есть ссылка в функции *password_attempt_limit_exceeded()*.

Другие строки, которые эта найденная функция может писать в лог-файл это : *«password logon attempt will be rejected immediately (preventing dictionary attacks)»*, *«failed-logon lock: expired (but not removed due to 'read-only' operation)»*, *«failed-logon lock: expired => removed»*.

Немного поэкспериментировав с этой функцией, мы быстро понимаем что проблема именно в ней. Она вызывается из функции *chckpass()* — одна из функций проверяющих пароль.

В начале, давайте убедимся, что мы на верном пути:

Запускаем tracer:

```
tracer64.exe -a:disp+work.exe bpf=disp+work.exe!chckpass,args:3,unicode
```

```
PID=2236|TID=2248|(0) disp+work.exe!chckpass (0x202c770, L"Brewered1                                    ", ↙
    ↳ 0x41) (called from 0x1402f1060 (disp+work.exe!usrexist+0x3c0))
PID=2236|TID=2248|(0) disp+work.exe!chckpass -> 0x35
```

Функции вызываются так: *syssigni() -> DylSigni() -> dychkusr() -> usrexist() -> chckpass()*.

Число 0x35 возвращается из *chckpass()* в этом месте:

```
.text:00000001402ED567 loc_1402ED567:                          ; CODE XREF: chckpass+B4
.text:00000001402ED567                 mov     rcx, rbx        ; usr02
.text:00000001402ED56A                 call    password_idle_check
.text:00000001402ED56F                 cmp     eax, 33h
.text:00000001402ED572                 jz      loc_1402EDB4E
.text:00000001402ED578                 cmp     eax, 36h
.text:00000001402ED57B                 jz      loc_1402EDB3D
.text:00000001402ED581                 xor     edx, edx        ; usr02_readonly
.text:00000001402ED583                 mov     rcx, rbx        ; usr02
.text:00000001402ED586                 call    password_attempt_limit_exceeded
.text:00000001402ED58B                 test    al, al
.text:00000001402ED58D                 jz      short loc_1402ED5A0
.text:00000001402ED58F                 mov     eax, 35h
.text:00000001402ED594                 add     rsp, 60h
.text:00000001402ED598                 pop     r14
.text:00000001402ED59A                 pop     r12
.text:00000001402ED59C                 pop     rdi
.text:00000001402ED59D                 pop     rsi
.text:00000001402ED59E                 pop     rbx
.text:00000001402ED59F                 retn
```

Отлично, давайте проверим:

```
tracer64.exe -a:disp+work.exe bpf=disp+work.exe!password_attempt_limit_exceeded,args:4,unicode,rt:0
```

```
PID=2744|TID=360|(0) disp+work.exe!password_attempt_limit_exceeded (0x202c770, 0, 0x257758, 0) (called↙
    ↳ from 0x1402ed58b (disp+work.exe!chckpass+0xeb))
PID=2744|TID=360|(0) disp+work.exe!password_attempt_limit_exceeded -> 1
PID=2744|TID=360|We modify return value (EAX/RAX) of this function to 0
PID=2744|TID=360|(0) disp+work.exe!password_attempt_limit_exceeded (0x202c770, 0, 0, 0) (called from 0↙
    ↳ x1402e9794 (disp+work.exe!chngpass+0xe4))
PID=2744|TID=360|(0) disp+work.exe!password_attempt_limit_exceeded -> 1
PID=2744|TID=360|We modify return value (EAX/RAX) of this function to 0
```

Великолепно! Теперь мы можем успешно залогиниться.

Кстати, мы можем сделать вид что вообще забыли пароль, заставляя *chckpass()* всегда возвращать ноль, и этого достаточно для отключения проверки пароля:

```
tracer64.exe -a:disp+work.exe bpf=disp+work.exe!chckpass,args:3,unicode,rt:0
```

```
PID=2744|TID=360|(0) disp+work.exe!chckpass (0x202c770, L"bogus                                    ", 0↙
    ↳ x41) (called from 0x1402f1060 (disp+work.exe!usrexist+0x3c0))
PID=2744|TID=360|(0) disp+work.exe!chckpass -> 0x35
PID=2744|TID=360|We modify return value (EAX/RAX) of this function to 0
```

Что еще можно сказать, бегло анализируя функцию *password_attempt_limit_exceeded()*, это то, что в начале можно увидеть следующий вызов:

```
lea     rcx, aLoginFailed_us ; "login/failed_user_auto_unlock"
call    sapgparam
test    rax, rax
jz      short loc_1402E19DE
movzx   eax, word ptr [rax]
cmp     ax, 'N'
jz      short loc_1402E19D4
cmp     ax, 'n'
jz      short loc_1402E19D4
cmp     ax, '0'
jnz     short loc_1402E19DE
```

Очевидно, функция *sapgparam()* используется чтобы узнать значение какой-либо переменной конфигурации. Эта функция может вызываться из 1768 разных мест. Вероятно, при помощи этой информации, мы можем легко находить те места кода, на которые влияют определенные переменные конфигурации.

Замечательно! Имена функций очень понятны, куда понятнее чем в Oracle RDBMS. По всей видимости, процесс *disp+work* весь написан на Си++. Вероятно, он был переписан не так давно?

Глава 81

Oracle RDBMS

81.1. Таблица V$VERSION в Oracle RDBMS

Oracle RDBMS 11.2 это очень большая программа, основной модуль oracle.exe содержит около 124 тысячи функций. Для сравнения, ядро Windows 7 x64 (ntoskrnl.exe) — около 11 тысяч функций, а ядро Linux 3.9.8 (с драйверами по умолчанию) — 31 тысяч функций.

Начнем с одного простого вопроса. Откуда Oracle RDBMS берет информацию, когда мы в SQL*Plus пишем вот такой вот простой запрос:

```
SQL> select * from V$VERSION;
```

И получаем:

```
BANNER
--------------------------------------------------------------------------------

Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Production
PL/SQL Release 11.2.0.1.0 - Production
CORE    11.2.0.1.0      Production
TNS for 32-bit Windows: Version 11.2.0.1.0 - Production
NLSRTL Version 11.2.0.1.0 - Production
```

Начнем. Где в самом Oracle RDBMS мы можем найти строку V$VERSION?

Для win32-версии, эта строка имеется в файле oracle.exe, это легко увидеть. Но мы также можем использовать объектные (.o) файлы от версии Oracle RDBMS для Linux, потому что в них сохраняются имена функций и глобальных переменных, а в oracle.exe для win32 этого нет.

Итак, строка V$VERSION имеется в файле kqf.o, в самой главной Oracle-библиотеке libserver11.a.

Ссылка на эту текстовую строку имеется в таблице kqfviw, размещенной в этом же файле kqf.o:

Листинг 81.1: kqf.o

```
.rodata:0800C4A0 kqfviw          dd 0Bh                  ; DATA XREF: kqfchk:loc_8003A6D
.rodata:0800C4A0                                         ; kqfgbn+34
.rodata:0800C4A4                 dd offset _2__STRING_10102_0 ; "GV$WAITSTAT"
.rodata:0800C4A8                 dd 4
.rodata:0800C4AC                 dd offset _2__STRING_10103_0 ; "NULL"
.rodata:0800C4B0                 dd 3
.rodata:0800C4B4                 dd 0
.rodata:0800C4B8                 dd 195h
.rodata:0800C4BC                 dd 4
.rodata:0800C4C0                 dd 0
.rodata:0800C4C4                 dd 0FFFFC1CBh
.rodata:0800C4C8                 dd 3
.rodata:0800C4CC                 dd 0
.rodata:0800C4D0                 dd 0Ah
.rodata:0800C4D4                 dd offset _2__STRING_10104_0 ; "V$WAITSTAT"
.rodata:0800C4D8                 dd 4
.rodata:0800C4DC                 dd offset _2__STRING_10103_0 ; "NULL"
.rodata:0800C4E0                 dd 3
.rodata:0800C4E4                 dd 0
.rodata:0800C4E8                 dd 4Eh
```

```
.rodata:0800C4EC                dd 3
.rodata:0800C4F0                dd 0
.rodata:0800C4F4                dd 0FFFFC003h
.rodata:0800C4F8                dd 4
.rodata:0800C4FC                dd 0
.rodata:0800C500                dd 5
.rodata:0800C504                dd offset _2__STRING_10105_0 ; "GV$BH"
.rodata:0800C508                dd 4
.rodata:0800C50C                dd offset _2__STRING_10103_0 ; "NULL"
.rodata:0800C510                dd 3
.rodata:0800C514                dd 0
.rodata:0800C518                dd 269h
.rodata:0800C51C                dd 15h
.rodata:0800C520                dd 0
.rodata:0800C524                dd 0FFFFC1EDh
.rodata:0800C528                dd 8
.rodata:0800C52C                dd 0
.rodata:0800C530                dd 4
.rodata:0800C534                dd offset _2__STRING_10106_0 ; "V$BH"
.rodata:0800C538                dd 4
.rodata:0800C53C                dd offset _2__STRING_10103_0 ; "NULL"
.rodata:0800C540                dd 3
.rodata:0800C544                dd 0
.rodata:0800C548                dd 0F5h
.rodata:0800C54C                dd 14h
.rodata:0800C550                dd 0
.rodata:0800C554                dd 0FFFFC1EEh
.rodata:0800C558                dd 5
.rodata:0800C55C                dd 0
```

Кстати, нередко, при изучении внутренностей Oracle RDBMS, появляется вопрос, почему имена функций и глобальных переменных такие странные. Вероятно, дело в том, что Oracle RDBMS очень старый продукт сам по себе и писался на Си еще в 1980-х . А в те времена стандарт Си гарантировал поддержку имен переменных длиной только до шести символов включительно : «6 significant initial characters in an external identifier»[1]

Вероятно, таблица kqfviw содержащая в себе многие (а может даже и все) view с префиксом V$, это служебные view (fixed views), присутствующие всегда. Бегло оценив цикличность данных, мы легко видим, что в каждом элементе таблицы kqfviw 12 полей 32-битных полей. В IDA легко создать структуру из 12-и элементов и применить её ко всем элементам таблицы. Для версии Oracle RDBMS 11.2, здесь 1023 элемента в таблице, то есть, здесь описываются 1023 всех возможных *fixed view*. Позже, мы еще вернемся к этому числу.

Как видно, мы не очень много можем узнать чисел в этих полях. Самое первое число всегда равно длине строки-названия view (без терминирующего ноля). Это справедливо для всех элементов. Но эта информация не очень полезна.

Мы также знаем, что информацию обо всех fixed views можно получить из *fixed view* под названием V$FIXED_VIEW_DEFINITION (кстати, информация для этого view также берется из таблиц kqfviw и kqfvip). Кстати, там тоже 1023 элемента. Совпадение? Нет.

```
SQL> select * from V$FIXED_VIEW_DEFINITION where view_name='V$VERSION';

VIEW_NAME
------------------------------
VIEW_DEFINITION
--------------------------------------------------------------------------------

V$VERSION
select  BANNER from GV$VERSION where inst_id = USERENV('Instance')
```

Итак, V$VERSION это как бы *thunk view* для другого, с названием GV$VERSION, который, в свою очередь:

```
SQL> select * from V$FIXED_VIEW_DEFINITION where view_name='GV$VERSION';

VIEW_NAME
------------------------------
VIEW_DEFINITION
--------------------------------------------------------------------------------

GV$VERSION
select inst_id, banner from x$version
```

[1] Draft ANSI C Standard (ANSI X3J11/88-090) (May 13, 1988) (yurichev.com)

Таблицы с префиксом X$ в Oracle RDBMS — это также служебные таблицы, они не документированы, не могут изменятся пользователем, и обновляются динамически.

Попробуем поискать текст `select BANNER from GV$VERSION where inst_id = USERENV('Instance')` в файле `kqf.o` и находим ссылку на него в таблице `kqfvip` :

Листинг 81.2: kqf.o

```
rodata:080185A0 kqfvip          dd offset _2__STRING_11126_0 ; DATA XREF: kqfgvcn+18
.rodata:080185A0                                             ; kqfgvt+F
.rodata:080185A0                                             ; "select inst_id,decode(indx,1,'data bloc↙
    ↳ "...
.rodata:080185A4                 dd offset kqfv459_c_0
.rodata:080185A8                 dd 0
.rodata:080185AC                 dd 0

...

.rodata:08019570                 dd offset _2__STRING_11378_0 ; "select  BANNER from GV$VERSION where ↙
    ↳ in"...
.rodata:08019574                 dd offset kqfv133_c_0
.rodata:08019578                 dd 0
.rodata:0801957C                 dd 0
.rodata:08019580                 dd offset _2__STRING_11379_0 ; "select inst_id,decode(bitand(cfflg,1)↙
    ↳ ,0"...
.rodata:08019584                 dd offset kqfv403_c_0
.rodata:08019588                 dd 0
.rodata:0801958C                 dd 0
.rodata:08019590                 dd offset _2__STRING_11380_0 ; "select  STATUS , NAME, ↙
    ↳ IS_RECOVERY_DEST"...
.rodata:08019594                 dd offset kqfv199_c_0
```

Таблица, по всей видимости, имеет 4 поля в каждом элементе. Кстати, здесь так же 1023 элемента, уже знакомое нам число. Второе поле указывает на другую таблицу, содержащую поля этого *fixed view*. Для `V$VERSION`, эта таблица только из двух элементов, первый это 6 и второй это строка BANNER (число 6 это длина строки) и далее *терминирующий* элемент содержащий 0 и *нулевую* Си-строку:

Листинг 81.3: kqf.o

```
.rodata:080BBAC4 kqfv133_c_0     dd 6                    ; DATA XREF: .rodata:08019574
.rodata:080BBAC8                 dd offset _2__STRING_5017_0 ; "BANNER"
.rodata:080BBACC                 dd 0
.rodata:080BBAD0                 dd offset _2__STRING_0_0
```

Объединив данные из таблиц `kqfviw` и `kqfvip`, мы получим SQL-запросы, которые исполняются, когда пользователь хочет получить информацию из какого-либо *fixed view*.

Напишем программу oracle tables[2], которая собирает всю эту информацию из объектных файлов от Oracle RDBMS под Linux. Для `V$VERSION`, мы можем найти следующее:

Листинг 81.4: Результат работы oracle tables

```
kqfviw_element.viewname: [V$VERSION] ?: 0x3 0x43 0x1 0xffffc085 0x4
kqfvip_element.statement: [select  BANNER from GV$VERSION where inst_id = USERENV('Instance')]
kqfvip_element.params:
[BANNER]
```

и:

Листинг 81.5: Результат работы oracle tables

```
kqfviw_element.viewname: [GV$VERSION] ?: 0x3 0x26 0x2 0xffffc192 0x1
kqfvip_element.statement: [select inst_id, banner from x$version]
kqfvip_element.params:
[INST_ID] [BANNER]
```

Fixed view `GV$VERSION` отличается от `V$VERSION` тем, что содержит еще и поле отражающее идентификатор *instance*. Но так или иначе, мы теперь упираемся в таблицу `X$VERSION`. Как и прочие X$-таблицы, она не документирована, однако, мы можем оттуда что-то прочитать :

[2] yurichev.com

```
SQL> select * from x$version;

ADDR           INDX    INST_ID
-------- ---------- ----------
BANNER
--------------------------------------------------------------------------------

0DBAF574          0          1
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Production

...
```

Эта таблица содержит дополнительные поля вроде ADDR и INDX.

Бегло листая содержимое файла kqf.o в IDA мы можем увидеть еще одну таблицу где есть ссылка на строку X$VERSION, это kqftab:

Листинг 81.6: kqf.o

```
.rodata:0803CAC0                 dd 9                    ; element number 0x1f6
.rodata:0803CAC4                 dd offset _2__STRING_13113_0 ; "X$VERSION"
.rodata:0803CAC8                 dd 4
.rodata:0803CACC                 dd offset _2__STRING_13114_0 ; "kqvt"
.rodata:0803CAD0                 dd 4
.rodata:0803CAD4                 dd 4
.rodata:0803CAD8                 dd 0
.rodata:0803CADC                 dd 4
.rodata:0803CAE0                 dd 0Ch
.rodata:0803CAE4                 dd 0FFFFC075h
.rodata:0803CAE8                 dd 3
.rodata:0803CAEC                 dd 0
.rodata:0803CAF0                 dd 7
.rodata:0803CAF4                 dd offset _2__STRING_13115_0 ; "X$KQFSZ"
.rodata:0803CAF8                 dd 5
.rodata:0803CAFC                 dd offset _2__STRING_13116_0 ; "kqfsz"
.rodata:0803CB00                 dd 1
.rodata:0803CB04                 dd 38h
.rodata:0803CB08                 dd 0
.rodata:0803CB0C                 dd 7
.rodata:0803CB10                 dd 0
.rodata:0803CB14                 dd 0FFFFC09Dh
.rodata:0803CB18                 dd 2
.rodata:0803CB1C                 dd 0
```

Здесь очень много ссылок на названия X$-таблиц, вероятно, на все те что имеются в Oracle RDBMS этой версии. Но мы снова упираемся в то что не имеем достаточно информации. Не ясно, что означает строка kqvt. Вообще, префикс kq может означать *kernel* и *query*. v, может быть, *version*, а t — *type*? Сказать трудно.

Таблицу с очень похожим названием мы можем найти в kqf.o:

Листинг 81.7: kqf.o

```
.rodata:0808C360 kqvt_c_0        kqftap_param <4, offset _2__STRING_19_0, 917h, 0, 0, 0, 4, 0, 0>
.rodata:0808C360                                          ; DATA XREF: .rodata:08042680
.rodata:0808C360                                          ; "ADDR"
.rodata:0808C384                 kqftap_param <4, offset _2__STRING_20_0, 0B02h, 0, 0, 0, 4, 0, 0> ; "↙
    ↳ INDX"
.rodata:0808C3A8                 kqftap_param <7, offset _2__STRING_21_0, 0B02h, 0, 0, 0, 4, 0, 0> ; "↙
    ↳ INST_ID"
.rodata:0808C3CC                 kqftap_param <6, offset _2__STRING_5017_0, 601h, 0, 0, 0, 50h, 0, 0> ↙
    ↳ ; "BANNER"
.rodata:0808C3F0                 kqftap_param <0, offset _2__STRING_0_0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>
```

Она содержит информацию об именах полей в таблице X$VERSION. Единственная ссылка на эту таблицу имеется в таблице kqftap:

Листинг 81.8: kqf.o

```
.rodata:08042680                 kqftap_element <0, offset kqvt_c_0, offset kqvrow, 0> ; element 0x1f6
```

Интересно что здесь этот элемент проходит так же под номером 0x1f6 (502-й), как и ссылка на строку X$VERSION в таблице kqftab. Вероятно, таблицы kqftap и kqftab дополняют друг друга, как и kqfvip и kqfviw. Мы также видим здесь ссылку на функцию с названием kqvrow( ). А вот это уже кое-что!

Сделаем так чтобы наша программа oracle tables[3] могла дампить и эти таблицы. Для X$VERSION получается:

Листинг 81.9: Результат работы oracle tables

```
kqftab_element.name: [X$VERSION] ?: [kqvt] 0x4 0x4 0x4 0xc 0xffffc075 0x3
kqftap_param.name=[ADDR] ?: 0x917 0x0 0x0 0x0 0x4 0x0 0x0
kqftap_param.name=[INDX] ?: 0xb02 0x0 0x0 0x0 0x4 0x0 0x0
kqftap_param.name=[INST_ID] ?: 0xb02 0x0 0x0 0x0 0x4 0x0 0x0
kqftap_param.name=[BANNER] ?: 0x601 0x0 0x0 0x0 0x50 0x0 0x0
kqftap_element.fn1=kqvrow
kqftap_element.fn2=NULL
```

При помощи tracer, можно легко проверить, что эта функция вызывается 6 раз кряду (из функции qerfxFetch( )) при получении строк из X$VERSION.

Запустим tracer в режиме cc (он добавит комментарий к каждой исполненной инструкции):

```
tracer -a:oracle.exe bpf=oracle.exe!_kqvrow,trace:cc
```

```
_kqvrow_  proc near

var_7C    = byte ptr -7Ch
var_18    = dword ptr -18h
var_14    = dword ptr -14h
Dest      = dword ptr -10h
var_C     = dword ptr -0Ch
var_8     = dword ptr -8
var_4     = dword ptr -4
arg_8     = dword ptr  10h
arg_C     = dword ptr  14h
arg_14    = dword ptr  1Ch
arg_18    = dword ptr  20h

; FUNCTION CHUNK AT .text1:056C11A0 SIZE 00000049 BYTES

          push    ebp
          mov     ebp, esp
          sub     esp, 7Ch
          mov     eax, [ebp+arg_14] ; [EBP+1Ch]=1
          mov     ecx, TlsIndex   ; [69AEB08h]=0
          mov     edx, large fs:2Ch
          mov     edx, [edx+ecx*4] ; [EDX+ECX*4]=0xc98c938
          cmp     eax, 2          ; EAX=1
          mov     eax, [ebp+arg_8] ; [EBP+10h]=0xcdfe554
          jz      loc_2CE1288
          mov     ecx, [eax]      ; [EAX]=0..5
          mov     [ebp+var_4], edi ; EDI=0xc98c938

loc_2CE10F6: ; CODE XREF: _kqvrow_+10A
             ; _kqvrow_+1A9
          cmp     ecx, 5          ; ECX=0..5
          ja      loc_56C11C7
          mov     edi, [ebp+arg_18] ; [EBP+20h]=0
          mov     [ebp+var_14], edx ; EDX=0xc98c938
          mov     [ebp+var_8], ebx ; EBX=0
          mov     ebx, eax        ; EAX=0xcdfe554
          mov     [ebp+var_C], esi ; ESI=0xcdfe248

loc_2CE110D: ; CODE XREF: _kqvrow_+29E00E6
          mov     edx, ds:off_628B09C[ecx*4] ; [ECX*4+628B09Ch]=0x2ce1116, 0x2ce11ac, 0x2ce11db, 0↙
    ↳ x2ce11f6, 0x2ce1236, 0x2ce127a
          jmp     edx             ; EDX=0x2ce1116, 0x2ce11ac, 0x2ce11db, 0x2ce11f6, 0x2ce1236, 0↙
    ↳ x2ce127a

loc_2CE1116: ; DATA XREF: .rdata:off_628B09C
```

[3] yurichev.com

```
          push    offset aXKqvvsnBuffer ; "x$kqvvsn buffer"
          mov     ecx, [ebp+arg_C] ; [EBP+14h]=0x8a172b4
          xor     edx, edx
          mov     esi, [ebp+var_14] ; [EBP-14h]=0xc98c938
          push    edx             ; EDX=0
          push    edx             ; EDX=0
          push    50h
          push    ecx             ; ECX=0x8a172b4
          push    dword ptr [esi+10494h] ; [ESI+10494h]=0xc98cd58
          call    _kghalf         ; tracing nested maximum level (1) reached, skipping this CALL
          mov     esi, ds:__imp__vsnnum ; [59771A8h]=0x61bc49e0
          mov     [ebp+Dest], eax ; EAX=0xce2ffb0
          mov     [ebx+8], eax    ; EAX=0xce2ffb0
          mov     [ebx+4], eax    ; EAX=0xce2ffb0
          mov     edi, [esi]      ; [ESI]=0xb200100
          mov     esi, ds:__imp__vsnstr ; [597D6D4h]=0x65852148, "- Production"
          push    esi             ; ESI=0x65852148, "- Production"
          mov     ebx, edi        ; EDI=0xb200100
          shr     ebx, 18h        ; EBX=0xb200100
          mov     ecx, edi        ; EDI=0xb200100
          shr     ecx, 14h        ; ECX=0xb200100
          and     ecx, 0Fh        ; ECX=0xb2
          mov     edx, edi        ; EDI=0xb200100
          shr     edx, 0Ch        ; EDX=0xb200100
          movzx   edx, dl         ; DL=0
          mov     eax, edi        ; EDI=0xb200100
          shr     eax, 8          ; EAX=0xb200100
          and     eax, 0Fh        ; EAX=0xb2001
          and     edi, 0FFh       ; EDI=0xb200100
          push    edi             ; EDI=0
          mov     edi, [ebp+arg_18] ; [EBP+20h]=0
          push    eax             ; EAX=1
          mov     eax, ds:__imp__vsnban ; [597D6D8h]=0x65852100, "Oracle Database 11g Enterprise ↙
    ↳ Edition Release %d.%d.%d.%d.%d %s"
          push    edx             ; EDX=0
          push    ecx             ; ECX=2
          push    ebx             ; EBX=0xb
          mov     ebx, [ebp+arg_8] ; [EBP+10h]=0xcdfe554
          push    eax             ; EAX=0x65852100, "Oracle Database 11g Enterprise Edition Release %d↙
    ↳ .%d.%d.%d.%d %s"
          mov     eax, [ebp+Dest] ; [EBP-10h]=0xce2ffb0
          push    eax             ; EAX=0xce2ffb0
          call    ds:__imp__sprintf ; op1=MSVCR80.dll!sprintf tracing nested maximum level (1) reached↙
    ↳ , skipping this CALL
          add     esp, 38h
          mov     dword ptr [ebx], 1

loc_2CE1192: ; CODE XREF: _kqvrow_+FB
             ; _kqvrow_+128 ...
          test    edi, edi        ; EDI=0
          jnz     __VInfreq__kqvrow
          mov     esi, [ebp+var_C] ; [EBP-0Ch]=0xcdfe248
          mov     edi, [ebp+var_4] ; [EBP-4]=0xc98c938
          mov     eax, ebx        ; EBX=0xcdfe554
          mov     ebx, [ebp+var_8] ; [EBP-8]=0
          lea     eax, [eax+4]    ; [EAX+4]=0xce2ffb0, "NLSRTL Version 11.2.0.1.0 - Production", "↙
    ↳ Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Production", "PL/SQL Release ↙
    ↳ 11.2.0.1.0 - Production", "TNS for 32-bit Windows: Version 11.2.0.1.0 - Production"

loc_2CE11A8: ; CODE XREF: _kqvrow_+29E00F6
          mov     esp, ebp
          pop     ebp
          retn                    ; EAX=0xcdfe558

loc_2CE11AC: ; DATA XREF: .rdata:0628B0A0
          mov     edx, [ebx+8]    ; [EBX+8]=0xce2ffb0, "Oracle Database 11g Enterprise Edition Release↙
    ↳  11.2.0.1.0 - Production"
          mov     dword ptr [ebx], 2
          mov     [ebx+4], edx    ; EDX=0xce2ffb0, "Oracle Database 11g Enterprise Edition Release ↙
    ↳ 11.2.0.1.0 - Production"
```

```
          push    edx             ; EDX=0xce2ffb0, "Oracle Database 11g Enterprise Edition Release ↙
    ↳ 11.2.0.1.0 - Production"
          call    _kkxvsn         ; tracing nested maximum level (1) reached, skipping this CALL
          pop     ecx
          mov     edx, [ebx+4]    ; [EBX+4]=0xce2ffb0, "PL/SQL Release 11.2.0.1.0 - Production"
          movzx   ecx, byte ptr [edx] ; [EDX]=0x50
          test    ecx, ecx        ; ECX=0x50
          jnz     short loc_2CE1192
          mov     edx, [ebp+var_14]
          mov     esi, [ebp+var_C]
          mov     eax, ebx
          mov     ebx, [ebp+var_8]
          mov     ecx, [eax]
          jmp     loc_2CE10F6

loc_2CE11DB: ; DATA XREF: .rdata:0628B0A4
          push    0
          push    50h
          mov     edx, [ebx+8]    ; [EBX+8]=0xce2ffb0, "PL/SQL Release 11.2.0.1.0 - Production"
          mov     [ebx+4], edx    ; EDX=0xce2ffb0, "PL/SQL Release 11.2.0.1.0 - Production"
          push    edx             ; EDX=0xce2ffb0, "PL/SQL Release 11.2.0.1.0 - Production"
          call    _lmxver         ; tracing nested maximum level (1) reached, skipping this CALL
          add     esp, 0Ch
          mov     dword ptr [ebx], 3
          jmp     short loc_2CE1192

loc_2CE11F6: ; DATA XREF: .rdata:0628B0A8
          mov     edx, [ebx+8]    ; [EBX+8]=0xce2ffb0
          mov     [ebp+var_18], 50h
          mov     [ebx+4], edx    ; EDX=0xce2ffb0
          push    0
          call    _npinli         ; tracing nested maximum level (1) reached, skipping this CALL
          pop     ecx
          test    eax, eax        ; EAX=0
          jnz     loc_56C11DA
          mov     ecx, [ebp+var_14] ; [EBP-14h]=0xc98c938
          lea     edx, [ebp+var_18] ; [EBP-18h]=0x50
          push    edx             ; EDX=0xd76c93c
          push    dword ptr [ebx+8] ; [EBX+8]=0xce2ffb0
          push    dword ptr [ecx+13278h] ; [ECX+13278h]=0xacce190
          call    _nrtnsvrs       ; tracing nested maximum level (1) reached, skipping this CALL
          add     esp, 0Ch

loc_2CE122B: ; CODE XREF: _kqvrow_+29E0118
          mov     dword ptr [ebx], 4
          jmp     loc_2CE1192

loc_2CE1236: ; DATA XREF: .rdata:0628B0AC
          lea     edx, [ebp+var_7C] ; [EBP-7Ch]=1
          push    edx             ; EDX=0xd76c8d8
          push    0
          mov     esi, [ebx+8]    ; [EBX+8]=0xce2ffb0, "TNS for 32-bit Windows: Version 11.2.0.1.0 - ↙
    ↳ Production"
          mov     [ebx+4], esi    ; ESI=0xce2ffb0, "TNS for 32-bit Windows: Version 11.2.0.1.0 - ↙
    ↳ Production"
          mov     ecx, 50h
          mov     [ebp+var_18], ecx ; ECX=0x50
          push    ecx             ; ECX=0x50
          push    esi             ; ESI=0xce2ffb0, "TNS for 32-bit Windows: Version 11.2.0.1.0 - ↙
    ↳ Production"
          call    _lxvers         ; tracing nested maximum level (1) reached, skipping this CALL
          add     esp, 10h
          mov     edx, [ebp+var_18] ; [EBP-18h]=0x50
          mov     dword ptr [ebx], 5
          test    edx, edx        ; EDX=0x50
          jnz     loc_2CE1192
          mov     edx, [ebp+var_14]
          mov     esi, [ebp+var_C]
          mov     eax, ebx
          mov     ebx, [ebp+var_8]
```

```
          mov     ecx, 5
          jmp     loc_2CE10F6

loc_2CE127A: ; DATA XREF: .rdata:0628B0B0
          mov     edx, [ebp+var_14] ; [EBP-14h]=0xc98c938
          mov     esi, [ebp+var_C] ; [EBP-0Ch]=0xcdfe248
          mov     edi, [ebp+var_4] ; [EBP-4]=0xc98c938
          mov     eax, ebx        ; EBX=0xcdfe554
          mov     ebx, [ebp+var_8] ; [EBP-8]=0

loc_2CE1288: ; CODE XREF: _kqvrow_+1F
          mov     eax, [eax+8]    ; [EAX+8]=0xce2ffb0, "NLSRTL Version 11.2.0.1.0 - Production"
          test    eax, eax        ; EAX=0xce2ffb0, "NLSRTL Version 11.2.0.1.0 - Production"
          jz      short loc_2CE12A7
          push    offset aXKqvvsnBuffer ; "x$kqvvsn buffer"
          push    eax             ; EAX=0xce2ffb0, "NLSRTL Version 11.2.0.1.0 - Production"
          mov     eax, [ebp+arg_C] ; [EBP+14h]=0x8a172b4
          push    eax             ; EAX=0x8a172b4
          push    dword ptr [edx+10494h] ; [EDX+10494h]=0xc98cd58
          call    _kghfrf         ; tracing nested maximum level (1) reached, skipping this CALL
          add     esp, 10h

loc_2CE12A7: ; CODE XREF: _kqvrow_+1C1
          xor     eax, eax
          mov     esp, ebp
          pop     ebp
          retn                    ; EAX=0
_kqvrow_  endp
```

Так можно легко увидеть, что номер строки таблицы задается извне. Сама функция возвращает строку, формируя её так:

Строка 1	Использует глобальные переменные `vsnstr`, `vsnnum`, `vsnban`. Вызывает `sprintf()`.
Строка 2	Вызывает `kkxvsn()`.
Строка 3	Вызывает `lmxver()`.
Строка 4	Вызывает `npinli()`, `nrtnsvrs()`.
Строка 5	Вызывает `lxvers()`.

Так вызываются соответствующие функции для определения номеров версий отдельных модулей.

81.2. Таблица X$KSMLRU в Oracle RDBMS

В заметке *Diagnosing and Resolving Error ORA-04031 on the Shared Pool or Other Memory Pools [Video] [ID 146599.1]* упоминается некая служебная таблица:

> There is a fixed table called X$KSMLRU that tracks allocations in the shared pool that cause other objects in the shared pool to be aged out. This fixed table can be used to identify what is causing the large allocation.
>
> If many objects are being periodically flushed from the shared pool then this will cause response time problems and will likely cause library cache latch contention problems when the objects are reloaded into the shared pool.
>
> One unusual thing about the X$KSMLRU fixed table is that the contents of the fixed table are erased whenever someone selects from the fixed table. This is done since the fixed table stores only the largest allocations that have occurred. The values are reset after being selected so that subsequent large allocations can be noted even if they were not quite as large as others that occurred previously. Because of this resetting, the output of selecting from this table should be carefully kept since it cannot be retrieved back after the query is issued.

Однако, как можно легко убедиться, эта системная таблица очищается всякий раз, когда кто-то делает запрос к ней. Сможем ли мы найти причину, почему это происходит? Если вернуться к уже рассмотренным таблицам `kqftab` и `kqftap` полученных при помощи oracle tables[4], содержащим информацию о X$-таблицах, мы узнаем что для того чтобы подготовить строки этой таблицы, вызывается функция `ksmlrs()`:

Листинг 81.10: Результат работы oracle tables

```
kqftab_element.name: [X$KSMLRU] ?: [ksmlr] 0x4 0x64 0x11 0xc 0xffffc0bb 0x5
kqftap_param.name=[ADDR] ?: 0x917 0x0 0x0 0x0 0x4 0x0 0x0
```

[4] yurichev.com

```
kqftap_param.name=[INDX] ?: 0xb02 0x0 0x0 0x0 0x4 0x0 0x0
kqftap_param.name=[INST_ID] ?: 0xb02 0x0 0x0 0x0 0x4 0x0 0x0
kqftap_param.name=[KSMLRIDX] ?: 0xb02 0x0 0x0 0x0 0x4 0x0 0x0
kqftap_param.name=[KSMLRDUR] ?: 0xb02 0x0 0x0 0x0 0x4 0x4 0x0
kqftap_param.name=[KSMLRSHRPOOL] ?: 0xb02 0x0 0x0 0x0 0x4 0x8 0x0
kqftap_param.name=[KSMLRCOM] ?: 0x501 0x0 0x0 0x0 0x14 0xc 0x0
kqftap_param.name=[KSMLRSIZ] ?: 0x2 0x0 0x0 0x0 0x4 0x20 0x0
kqftap_param.name=[KSMLRNUM] ?: 0x2 0x0 0x0 0x0 0x4 0x24 0x0
kqftap_param.name=[KSMLRHON] ?: 0x501 0x0 0x0 0x0 0x20 0x28 0x0
kqftap_param.name=[KSMLROHV] ?: 0xb02 0x0 0x0 0x0 0x4 0x48 0x0
kqftap_param.name=[KSMLRSES] ?: 0x17 0x0 0x0 0x0 0x4 0x4c 0x0
kqftap_param.name=[KSMLRADU] ?: 0x2 0x0 0x0 0x0 0x4 0x50 0x0
kqftap_param.name=[KSMLRNID] ?: 0x2 0x0 0x0 0x0 0x4 0x54 0x0
kqftap_param.name=[KSMLRNSD] ?: 0x2 0x0 0x0 0x0 0x4 0x58 0x0
kqftap_param.name=[KSMLRNCD] ?: 0x2 0x0 0x0 0x0 0x4 0x5c 0x0
kqftap_param.name=[KSMLRNED] ?: 0x2 0x0 0x0 0x0 0x4 0x60 0x0
kqftap_element.fn1=ksmlrs
kqftap_element.fn2=NULL
```

Действительно, при помощи tracer легко убедиться, что эта функция вызывается каждый раз, когда мы обращаемся к таблице X$KSMLRU.

Здесь есть ссылки на функции `ksmsplu_sp()` и `ksmsplu_jp()`, каждая из которых в итоге вызывает `ksmsplu()`. В конце функции `ksmsplu()` мы видим вызов `memset()`:

Листинг 81.11: ksm.o

```
...

.text:00434C50 loc_434C50:                             ; DATA XREF: .rdata:off_5E50EA8
.text:00434C50                 mov     edx, [ebp-4]
.text:00434C53                 mov     [eax], esi
.text:00434C55                 mov     esi, [edi]
.text:00434C57                 mov     [eax+4], esi
.text:00434C5A                 mov     [edi], eax
.text:00434C5C                 add     edx, 1
.text:00434C5F                 mov     [ebp-4], edx
.text:00434C62                 jnz     loc_434B7D
.text:00434C68                 mov     ecx, [ebp+14h]
.text:00434C6B                 mov     ebx, [ebp-10h]
.text:00434C6E                 mov     esi, [ebp-0Ch]
.text:00434C71                 mov     edi, [ebp-8]
.text:00434C74                 lea     eax, [ecx+8Ch]
.text:00434C7A                 push    370h            ; Size
.text:00434C7F                 push    0               ; Val
.text:00434C81                 push    eax             ; Dst
.text:00434C82                 call    __intel_fast_memset
.text:00434C87                 add     esp, 0Ch
.text:00434C8A                 mov     esp, ebp
.text:00434C8C                 pop     ebp
.text:00434C8D                 retn
.text:00434C8D _ksmsplu        endp
```

Такие конструкции (`memset (block, 0, size)`) очень часто используются для простого обнуления блока памяти. Мы можем попробовать рискнуть, заблокировав вызов `memset()` и посмотреть, что будет?

Запускаем tracer со следующей опцией: поставить точку останова на 0x434C7A (там, где начинается передача параметров для функции `memset()`) так, чтобы tracer в этом месте установил указатель инструкций процессора (EIP) на место, где уже произошла очистка переданных параметров в `memset()` (по адресу 0x434C8A): Можно сказать, при помощи этого, мы симулируем безусловный переход с адреса 0x434C7A на 0x434C8A.

```
tracer -a:oracle.exe bpx=oracle.exe!0x00434C7A,set(eip,0x00434C8A)
```

(Важно: все эти адреса справедливы только для win32-версии Oracle RDBMS 11.2)

Действительно, после этого мы можем обращаться к таблице X$KSMLRU сколько угодно, и она уже не очищается!

~~Не делайте этого дома ("Разрушители легенд")~~ Не делайте этого на своих production-серверах.

Впрочем, это не обязательно полезное или желаемое поведение системы, но как эксперимент по поиску нужного кода, нам это подошло!

81.3. Таблица V$TIMER в Oracle RDBMS

V$TIMER это еще один служебный *fixed view*, отражающий какое-то часто меняющееся значение:

> V$TIMER displays the elapsed time in hundredths of a second. Time is measured since the beginning of the epoch, which is operating system specific, and wraps around to 0 again whenever the value overflows four bytes (roughly 497 days).

(Из документации Oracle RDBMS [5])

Интересно что периоды разные в Oracle для Win32 и для Linux. Сможем ли мы найти функцию, отвечающую за генерирование этого значения?

Как видно, эта информация, в итоге, берется из системной таблицы X$KSUTM.

```
SQL> select * from V$FIXED_VIEW_DEFINITION where view_name='V$TIMER';

VIEW_NAME
------------------------------
VIEW_DEFINITION
--------------------------------------------------------------------------------


V$TIMER
select  HSECS from GV$TIMER where inst_id = USERENV('Instance')

SQL> select * from V$FIXED_VIEW_DEFINITION where view_name='GV$TIMER';

VIEW_NAME
------------------------------
VIEW_DEFINITION
--------------------------------------------------------------------------------


GV$TIMER
select inst_id,ksutmtim from x$ksutm
```

Здесь мы упираемся в небольшую проблему, в таблицах kqftab/kqftap нет указателей на функцию, которая бы генерировала значение :

Листинг 81.12: Результат работы oracle tables

```
kqftab_element.name: [X$KSUTM] ?: [ksutm] 0x1 0x4 0x4 0x0 0xffffc09b 0x3
kqftap_param.name=[ADDR] ?: 0x10917 0x0 0x0 0x0 0x4 0x0 0x0
kqftap_param.name=[INDX] ?: 0x20b02 0x0 0x0 0x0 0x4 0x0 0x0
kqftap_param.name=[INST_ID] ?: 0xb02 0x0 0x0 0x0 0x4 0x0 0x0
kqftap_param.name=[KSUTMTIM] ?: 0x1302 0x0 0x0 0x0 0x4 0x0 0x1e
kqftap_element.fn1=NULL
kqftap_element.fn2=NULL
```

Попробуем в таком случае просто поискать строку KSUTMTIM, и находим ссылку на нее в такой функции:

```
kqfd_DRN_ksutm_c proc near              ; DATA XREF: .rodata:0805B4E8

arg_0           = dword ptr  8
arg_8           = dword ptr  10h
arg_C           = dword ptr  14h

                push    ebp
                mov     ebp, esp
                push    [ebp+arg_C]
                push    offset ksugtm
                push    offset _2__STRING_1263_0 ; "KSUTMTIM"
                push    [ebp+arg_8]
                push    [ebp+arg_0]
                call    kqfd_cfui_drain
                add     esp, 14h
                mov     esp, ebp
                pop     ebp
                retn
```

[5] http://go.yurichev.com/17088

```
kqfd_DRN_ksutm_c endp
```

Сама функция kqfd_DRN_ksutm_c() упоминается в таблице kqfd_tab_registry_0 вот так:

```
dd offset _2__STRING_62_0 ; "X$KSUTM"
dd offset kqfd_OPN_ksutm_c
dd offset kqfd_tabl_fetch
dd 0
dd 0
dd offset kqfd_DRN_ksutm_c
```

Упоминается также некая функция ksugtm(). Посмотрим, что там (в Linux x86):

Листинг 81.13: ksu.o

```
ksugtm          proc near

var_1C          = byte ptr -1Ch
arg_4           = dword ptr  0Ch

                push    ebp
                mov     ebp, esp
                sub     esp, 1Ch
                lea     eax, [ebp+var_1C]
                push    eax
                call    slgcs
                pop     ecx
                mov     edx, [ebp+arg_4]
                mov     [edx], eax
                mov     eax, 4
                mov     esp, ebp
                pop     ebp
                retn
ksugtm          endp
```

В win32-версии тоже самое.

Искомая ли эта функция? Попробуем узнать:

```
tracer -a:oracle.exe bpf=oracle.exe!_ksugtm,args:2,dump_args:0x4
```

Пробуем несколько раз:

```
SQL> select * from V$TIMER;

     HSECS
----------
  27294929

SQL> select * from V$TIMER;

     HSECS
----------
  27295006

SQL> select * from V$TIMER;

     HSECS
----------
  27295167
```

Листинг 81.14: вывод tracer

```
TID=2428|(0) oracle.exe!_ksugtm (0x0, 0xd76c5f0) (called from oracle.exe!__VInfreq__qerfxFetch+0xfad ↙
    ↳ (0x56bb6d5))
Argument 2/2
0D76C5F0: 38 C9                                          "8.              "
TID=2428|(0) oracle.exe!_ksugtm () -> 0x4 (0x4)
Argument 2/2 difference
00000000: D1 7C A0 01                                    ".|..            "
```

```
TID=2428|(0) oracle.exe!_ksugtm (0x0, 0xd76c5f0) (called from oracle.exe!__VInfreq__qerfxFetch+0xfad ↙
    ↳ (0x56bb6d5))
Argument 2/2
0D76C5F0: 38 C9                                          "8.              "
TID=2428|(0) oracle.exe!_ksugtm () -> 0x4 (0x4)
Argument 2/2 difference
00000000: 1E 7D A0 01                                    ".}..            "
TID=2428|(0) oracle.exe!_ksugtm (0x0, 0xd76c5f0) (called from oracle.exe!__VInfreq__qerfxFetch+0xfad ↙
    ↳ (0x56bb6d5))
Argument 2/2
0D76C5F0: 38 C9                                          "8.              "
TID=2428|(0) oracle.exe!_ksugtm () -> 0x4 (0x4)
Argument 2/2 difference
00000000: BF 7D A0 01                                    ".}..            "
```

Действительно — значение то, что мы видим в SQL*Plus, и оно возвращается через второй аргумент .

Посмотрим, что в функции `slgcs()` (Linux x86):

```
slgcs           proc near

var_4           = dword ptr -4
arg_0           = dword ptr  8

                push    ebp
                mov     ebp, esp
                push    esi
                mov     [ebp+var_4], ebx
                mov     eax, [ebp+arg_0]
                call    $+5
                pop     ebx
                nop                     ; PIC mode
                mov     ebx, offset _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
                mov     dword ptr [eax], 0
                call    sltrgatime64    ; PIC mode
                push    0
                push    0Ah
                push    edx
                push    eax
                call    __udivdi3       ; PIC mode
                mov     ebx, [ebp+var_4]
                add     esp, 10h
                mov     esp, ebp
                pop     ebp
                retn
slgcs           endp
```

(это просто вызов `sltrgatime64()` и деление его результата на 10 (41 (стр. 508)))

И в win32-версии:

```
_slgcs          proc near               ; CODE XREF: _dbgefgHtElResetCount+15
                                        ; _dbgerRunActions+1528
                db      66h
                nop
                push    ebp
                mov     ebp, esp
                mov     eax, [ebp+8]
                mov     dword ptr [eax], 0
                call    ds:__imp__GetTickCount@0 ; GetTickCount()
                mov     edx, eax
                mov     eax, 0CCCCCCCDh
                mul     edx
                shr     edx, 3
                mov     eax, edx
                mov     esp, ebp
                pop     ebp
                retn
_slgcs          endp
```

Это просто результат `GetTickCount()` [6] поделенный на 10 (41 (стр. 508)).

Вуаля! Вот почему в win32-версии и версии Linux x86 разные результаты, потому что они получаются разными системными функциями ОС.

Drain по-английски *дренаж, отток, водосток*. Таким образом, возможно имеется ввиду *подключение* определенного столбца системной таблице к функции.

Добавим поддержку таблицы `kqfd_tab_registry_0` в oracle tables[7], теперь мы можем видеть, при помощи каких функций, столбцы в системных таблицах *подключаются* к значениям, например:

```
[X$KSUTM] [kqfd_OPN_ksutm_c] [kqfd_tabl_fetch] [NULL] [NULL] [kqfd_DRN_ksutm_c]
[X$KSUSGIF] [kqfd_OPN_ksusg_c] [kqfd_tabl_fetch] [NULL] [NULL] [kqfd_DRN_ksusg_c]
```

OPN, возможно, *open*, а *DRN*, вероятно, означает *drain*.

[6] MSDN
[7] yurichev.com

Глава 82

Вручную написанный на ассемблере код

82.1. Тестовый файл EICAR

Этот .COM-файл предназначен для тестирования антивирусов, его можно запустить в MS-DOS и он выведет такую строку: «EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!» [1].

Он примечателен тем, что он полностью состоит только из печатных ASCII-символов, следовательно, его можно набрать в любом текстовом редакторе:

```
X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*
```

Попробуем его разобрать:

```
; изначальное состояние: SP=0FFFEh, SS:[SP]=0
0100 58            pop     ax
; AX=0, SP=0
0101 35 4F 21      xor     ax, 214Fh
; AX = 214Fh and SP = 0
0104 50            push    ax
; AX = 214Fh, SP = FFFEh and SS:[FFFE] = 214Fh
0105 25 40 41      and     ax, 4140h
; AX = 140h, SP = FFFEh and SS:[FFFE] = 214Fh
0108 50            push    ax
; AX = 140h, SP = FFFCh, SS:[FFFC] = 140h and SS:[FFFE] = 214Fh
0109 5B            pop     bx
; AX = 140h, BX = 140h, SP = FFFEh and SS:[FFFE] = 214Fh
010A 34 5C         xor     al, 5Ch
; AX = 11Ch, BX = 140h, SP = FFFEh and SS:[FFFE] = 214Fh
010C 50            push    ax
010D 5A            pop     dx
; AX = 11Ch, BX = 140h, DX = 11Ch, SP = FFFEh and SS:[FFFE] = 214Fh
010E 58            pop     ax
; AX = 214Fh, BX = 140h, DX = 11Ch and SP = 0
010F 35 34 28      xor     ax, 2834h
; AX = 97Bh, BX = 140h, DX = 11Ch and SP = 0
0112 50            push    ax
0113 5E            pop     si
; AX = 97Bh, BX = 140h, DX = 11Ch, SI = 97Bh and SP = 0
0114 29 37         sub     [bx], si
0116 43            inc     bx
0117 43            inc     bx
0118 29 37         sub     [bx], si
011A 7D 24         jge     short near ptr word_10140
011C 45 49 43 ...  db 'EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$'
0140 48 2B   word_10140  dw 2B48h  ; CD 21 (INT 21) будет здесь
0142 48 2A               dw 2A48h  ; CD 20 (INT 20) будет здесь
0144 0D                  db  0Dh
0145 0A                  db  0Ah
```

Добавим везде комментарии, показывающие состояние регистров и стека после каждой инструкции.

Собственно, все эти инструкции нужны только для того чтобы исполнить следующий код:

[1] wikipedia

```
B4 09     MOV AH, 9
BA 1C 01  MOV DX, 11Ch
CD 21     INT 21h
CD 20     INT 20h
```

INT 21h с функцией 9 (переданной в AH) просто выводит строку, адрес которой передан в DS : DX. Кстати, строка должна быть завершена символом '$'. Вероятно, это наследие CP/M и эта функция в DOS осталась для совместимости. INT 20h возвращает управление в DOS.

Но, как видно, далеко не все опкоды этих инструкций печатные. Так что основная часть EICAR-файла это:

- подготовка нужных значений регистров (AH и DX);
- подготовка в памяти опкодов для INT 21 и INT 20;
- исполнение INT 21 и INT 20.

Кстати, подобная техника широко используется для создания шеллкодов, где нужно создать x86-код, который будет нужно передать в виде текстовой строки .

Здесь также список всех x86-инструкций с печатаемыми опкодоами: A.6.5 (стр. 973).

Глава 83

Демо

Демо (или демомейкинг) были великолепным упражнением в математике, программировании компьютерной графики и очень плотному программированию на ассемблере вручную.

83.1. 10 PRINT CHR$(205.5+RND(1)); : GOTO 10

Все примеры здесь для .COM-файлов под MS-DOS.

В [al12] можно прочитать об одном из простейших генераторов случайных лабиринтов . Он просто бесконечно и случайно печатает символ слэша или обратный слэша, выдавая в итоге что-то вроде :



Здесь несколько известных реализаций для 16-битного x86 .

83.1.1. Версия 42-х байт от Trixter

Листинг взят с его сайта[1], но комментарии — мои .

```
00000000: B001         mov         al,1        ; установить видеорежим 40x25
00000002: CD10         int         010
00000004: 30FF         xor         bh,bh       ; установить видеостраницу для вызова int 10h
00000006: B9D007       mov         cx,007D0    ; вывод 2000 символов
00000009: 31C0         xor         ax,ax
0000000B: 9C           pushf                   ; сохранить флаги
; узнать случайное число из чипа таймера
0000000C: FA           cli                     ; запретить прерывания
0000000D: E643         out         043,al      ; записать 0 в порт 43h
```

[1] http://go.yurichev.com/17305

```
; прочитать 16-битное значение из порта 40h
0000000F: E440         in          al,040
00000011: 88C4         mov         ah,al
00000013: E440         in          al,040
00000015: 9D           popf                    ; разрешить прерывания возвращая значение флага IF
00000016: 86C4         xchg        ah,al
; здесь мы имеем псевдослучайное 16-битное значение
00000018: D1E8         shr         ax,1
0000001A: D1E8         shr         ax,1
; в CF сейчас находится второй бит из значения
0000001C: B05C         mov         al,05C ;'\'
; если CF=1, пропускаем следующую инструкцию
0000001E: 7202         jc          000000022
; если CF=0, загружаем в регистр AL другой символ
00000020: B02F         mov         al,02F ;'/'
; вывод символа
00000022: B40E         mov         ah,00E
00000024: CD10         int         010
00000026: E2E1         loop        000000009 ; цикл в 2000 раз
00000028: CD20         int         020       ; возврат в DOS
```

Псевдослучайное число на самом деле это время, прошедшее со старта системы, получаемое из чипа таймера 8253, это значение увеличивается на единицу 18.2 раза в секунду.

Записывая ноль в порт 43h, мы имеем ввиду что команда это «выбрать счетчик 0», "counter latch", "двоичный счетчик" (а не значение BCD[2]).

Прерывания снова разрешаются при помощи инструкции POPF, которая также возвращает флаг IF.

Инструкцию IN нельзя использовать с другими регистрами кроме AL, поэтому здесь перетасовка .

83.1.2. Моя попытка укоротить версию Trixter: 27 байт

Мы можем сказать, что мы используем таймер не для того чтобы получить точное время, но псевдослучайное число, так что мы можем не тратить время (и код) на запрещение прерываний. Еще можно сказать, что так как мы берем бит из младшей 8-битной части, то мы можем считывать только её .

Немного укоротим код и выходит 27 байт:

```
00000000: B9D007   mov    cx,007D0 ; вывести только 2000 символов
00000003: 31C0     xor    ax,ax    ; команда чипу таймера
00000005: E643     out    043,al
00000007: E440     in     al,040   ; читать 8 бит из таймера
00000009: D1E8     shr    ax,1     ; переместить второй бит в флаг CF
0000000B: D1E8     shr    ax,1
0000000D: B05C     mov    al,05C   ; подготовить '\'
0000000F: 7202     jc     000000013
00000011: B02F     mov    al,02F   ; подготовить  '/'
; вывести символ на экран
00000013: B40E     mov    ah,00E
00000015: CD10     int    010
00000017: E2EA     loop   000000003
; выход в DOS
00000019: CD20     int    020
```

83.1.3. Использование случайного мусора в памяти как источника случайных чисел

Так как это MS-DOS, защиты памяти здесь нет вовсе, так что мы можем читать с какого угодно адреса. И даже более того: простая инструкция LODSB будет читать байт по адресу DS:SI, но это не проблема если правильные значения не установлены в регистры, пусть она читает 1) случайные байты; 2) из случайного места в памяти!

Так что на странице Trixter-а[3]можно найти предложение использовать LODSB без всякой инициализации.

Есть также предложение использовать инструкцию SCASB вместо, потому что она выставляет флаги в соответствии с прочитанным значением .

[2] Binary-coded decimal
[3] http://go.yurichev.com/17305

Еще одна идея насчет минимизации кода — это использовать прерывание DOS INT 29h которое просто печатает символ на экране из регистра AL.

Это то что сделали Peter Ferrie и Андрей «herm1t» Баранович (11 и 10 байт) [4]:

Листинг 83.1: Андрей «herm1t» Баранович: 11 байт

```
00000000: B05C       mov         al,05C    ;'\'
; читать байт в AL из случайного места в памяти
00000002: AE         scasb
; PF = четность(AL - случайный_байт) = четность(5Ch - случайный_байт)
00000003: 7A02       jp          000000007
00000005: B02F       mov         al,02F    ;'/'
00000007: CD29       int         029       ; вывод AL на экран
00000009: EBF5       jmp         000000000 ; бесконечный цикл
```

SCASB также использует значение в регистре AL, она вычитает значение случайного байта в памяти из 5Ch в AL. JP это редкая инструкция, здесь она используется для проверки флага четности (PF), который вычисляется по формуле в листинге. Как следствие, выводимый символ определяется не каким-то конкретным битом из случайного байта в памяти, а суммой бит, и это (надеемся) сделает результат более распределенным.

Можно сделать еще короче, если использовать недокументированную x86-инструкцию SALC (AKA SETALC) («Set AL CF»). Она появилась в CPU и выставляет AL в 0xFF если CF это 1 или 0 если наоборот.

Листинг 83.2: Peter Ferrie: 10 байт

```
; AL в этом месте имеет случайное значение
00000000: AE         scasb
; CF устанавливается по результату вычитания случайного байта памяти из AL.
; так что он здесь случаен, в каком-то смысле
00000001: D6         setalc
; AL выставляется в 0xFF если CF=1 или в 0 если наоборот
00000002: 242D       and         al,02D ;'-'
; AL здесь 0x2D либо 0
00000004: 042F       add         al,02F ;'/'
; AL здесь 0x5C либо 0x2F
00000006: CD29       int         029       ; вывести AL на экране
00000008: EBF6       jmps        000000000 ; бесконечный цикл
```

Так что можно избавиться и от условных переходов. ASCII-код обратного слэща («\») это 0x5C и 0x2F для слэша («/»). Так что нам нужно конвертировать один (псевдослучайный) бит из флага CF в значение 0x5C или 0x2F.

Это делается легко: применяя операцию «И» ко всем битам в AL (где все 8 бит либо выставлены, либо сброшены) с 0x2D мы имеем просто 0 или 0x2D. Прибавляя значение 0x2F к этому значению, мы получаем 0x5C или 0x2F. И просто выводим это на экран.

83.1.4. Вывод

Также стоит отметить, что результат может быть разным в эмуляторе DOSBox, Windows NT и даже MS-DOS, из-за разных условий: чип таймера может эмулироваться по-разному, изначальные значения регистров также могут быть разными .

[4] http://go.yurichev.com/17087

83.2. Множество Мандельброта

Множество Мандельброта это фрактал, характерное свойство которого это самоподобие. При увеличении картинки, вы видите, что этот характерный узор повторяется бесконечно.

Вот демо[5] написанное автором по имени «Sir_Lagsalot» в 2009, рисующее множество Мандельброта, и это программа для x86 с размером файла всего 64 байта. Там только 30 16-битных x86-инструкций.

Вот что она рисует:



Попробуем разобраться, как она работает.

[5] Можно скачать здесь,

83.2.1. Теория

Немного о комплексных числах

Комплексное число состоит из двух чисел (вещественная (Re) и мнимая (Im).

Комплексная плоскость — это двухмерная плоскость, где любое комплексное число может быть расположено: вещественная часть — это одна координата и мнимая — вторая.

Некоторые базовые правила, которые нам понадобятся:

- Сложение: $(a+bi)+(c+di)=(a+c)+(b+d)i$

  Другими словами:

  $\mathrm{Re}(sum)=\mathrm{Re}(a)+\mathrm{Re}(b)$

  $\mathrm{Im}(sum)=\mathrm{Im}(a)+\mathrm{Im}(b)$
- Умножение: $(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(bc+ad)i$

  Другими словами:

  $\mathrm{Re}(product)=\mathrm{Re}(a)\cdot\mathrm{Re}(c)-\mathrm{Re}(b)\cdot\mathrm{Re}(d)$

  $\mathrm{Im}(product)=\mathrm{Im}(b)\cdot\mathrm{Im}(c)+\mathrm{Im}(a)\cdot\mathrm{Im}(d)$
- Возведение в квадрат: $(a+bi)^2=(a+bi)(a+bi)=(a^2-b^2)+(2ab)i$

  Другими словами:

  $\mathrm{Re}(square)=\mathrm{Re}(a)^2-\mathrm{Im}(a)^2$

  $\mathrm{Im}(square)=2\cdot\mathrm{Re}(a)\cdot\mathrm{Im}(a)$

Как нарисовать множество Мандельброта

Множество Мандельброта — это набор точек, для которых рекурсивное соотношение $z_{n+1}={z_n}^2+c$ (где z и c это комплексные числа и c это начальное значение) не стремится к бесконечности.

Простым русским языком:

- Перечисляем все точки на экране.
- Проверяем, является ли эта точка в множестве Мандельброта.
- Вот как проверить:
  - Представим точку как комплексное число.
  - Возведем в квадрат.
  - Прибавим значение точки в самом начале.
  - Вышло за пределы? Прерываемся, если да.
  - Передвигаем точку в новое место, координаты которого только что вычислили.
  - Повторять всё это некое разумное количество итераций.
- Двигающаяся точка в итоге не вышла за пределы? Тогда рисуем точку.
- Двигающаяся точка в итоге вышла за пределы?
  - (Для черно-белого изображения) ничего не рисуем.
  - (Для цветного изображения) преобразуем количество итераций в какой-нибудь цвет. Так что цвет будет показывать, с какой скоростью точка вышла за пределы.

Вот алгоритмы для комплексных и обычных целочисленных чисел (на языке, отдаленно напоминающем Python):

Листинг 83.3: Для комплексных чисел

```
def check_if_is_in_set(P):
    P_start=P
    iterations=0

    while True:
        if (P>bounds):
            break
        P=P^2+P_start
```

```
        if iterations > max_iterations:
            break
        iterations++

    return iterations

# черно-белое
for each point on screen P:
    if check_if_is_in_set (P) < max_iterations:
        нарисовать точку

# цветное
for each point on screen P:
    iterations = if check_if_is_in_set (P)
    преобразовать количество итераций в цвет
    нарисовать цветную точку
```

Целочисленная версия, это версия где все операции над комплексными числами заменены на операции с целочисленными, в соответствии с изложенными ранее правилами.

Листинг 83.4: Для целочисленных чисел

```
def check_if_is_in_set(X, Y):
    X_start=X
    Y_start=Y
    iterations=0

    while True:
        if (X^2 + Y^2 > bounds):
            break
        new_X=X^2 – Y^2 + X_start
        new_Y=2*X*Y + Y_start
        if iterations > max_iterations:
            break
        iterations++

    return iterations

# черно-белое
for X = min_X to max_X:
    for Y = min_Y to max_Y:
        if check_if_is_in_set (X,Y) < max_iterations:
            нарисовать точку на X, Y

# цветное
for X = min_X to max_X:
    for Y = min_Y to max_Y:
        iterations = if check_if_is_in_set (X,Y)
        преобразовать количество итераций в цвет
        нарисовать цветную точку на X,Y
```

Вот также исходный текст на C#, который есть в статье в Wikipedia[6], но мы немного изменим его, чтобы он выдавал количество итераций, вместо некоторого символа [7]:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Mnoj
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double realCoord, imagCoord;
            double realTemp, imagTemp, realTemp2, arg;
            int iterations;
```

[6] wikipedia

[7] Здесь также и исполняемый файл: beginners.re

```
            for (imagCoord = 1.2; imagCoord >= -1.2; imagCoord -= 0.05)
            {
                for (realCoord = -0.6; realCoord <= 1.77; realCoord += 0.03)
                {
                    iterations = 0;
                    realTemp = realCoord;
                    imagTemp = imagCoord;
                    arg = (realCoord * realCoord) + (imagCoord * imagCoord);
                    while ((arg < 2*2) && (iterations < 40))
                    {
                        realTemp2 = (realTemp * realTemp) - (imagTemp * imagTemp) - realCoord;
                        imagTemp = (2 * realTemp * imagTemp) - imagCoord;
                        realTemp = realTemp2;
                        arg = (realTemp * realTemp) + (imagTemp * imagTemp);
                        iterations += 1;
                    }
                    Console.Write("{0,2:D} ", iterations);
                }
                Console.Write("\n");
            }
            Console.ReadKey();
        }
    }
}
```

Вот файл с результатом, который слишком широкий, чтобы привести его здесь: beginners.re.

Максимальное число итераций 40, так что если вы видите 40 в этом файле, это означает что точка ходила 40 итераций, но так и не вышла за пределы. Номер n меньше 40 означает что эта точка оставалась внутри пределов только n итераций, и затем вышла наружу.

Вот здесь есть неплохая демонстрация: http://go.yurichev.com/17309, она показывает визуально, как определенная точка двигается по плоскости на каждой итерации. Вот два скриншота.

В начале кликаем внутри желтой области, и увидим траекторию (зеленые линии), которая в итоге загручивается в какой-то точке внутри:



Рис. 83.1: Клик внутри желтой области

Это значит, что точка на которой кликнули, находится внутри множества Мандельброта.

Затем кликаем снаружи желтой области, и мы видим более хаотичные движения точки, которая быстро выходит за пределы:



Рис. 83.2: Клик снаружи желтой области

Это значит, что эта точка не принадлежит множеству Мандельброта.

Другая неплохая демонстрация там: http://go.yurichev.com/17310.

83.2.2. Вернемся к демо

Демо, хотя и крошечная (только 64 байта или 30 инструкций), реализует общий алгоритм, изложенный здесь, но с некоторыми трюками.

Исходный код можно скачать, так что вот он, но также снабдим его своими комментариями:

Листинг 83.5: Исходный код с комментариями

```
; X это столбец на экране
; Y это строка на экране


; X=0, Y=0              X=319, Y=0
; +--------------------------------->
; |
; |
; |
; |
; |
; |
; v
; X=0, Y=199            X=319, Y=199


; переключиться в графический видеорежим VGA 320*200*256
mov al,13h
int 10h
; в самом начале BX равен 0
; в самом начале DI равен 0xFFFE
; DS:BX (или DS:0) указывает на Program Segment Prefix в этот момент
; ... первые 4 байта которого этого CD 20 FF 9F
les ax,[bx]
; ES:AX=9FFF:20CD

FillLoop:
; установить DX в 0. CWD работает так: DX:AX = sign_extend(AX).
; AX здесь 0x20CD (в начале) или меньше 320 (когда вернемся после цикла),
; так что DX всегда будет 0.
cwd
mov ax,di
; AX это текущий указатель внутри VGA-буфера
; разделить текущий указатель на 320
mov cx,320
div cx
; DX (start_X) - остаток (столбец: 0..319); AX - результат (строка: 0..199)
sub ax,100
; AX=AX-100, так что AX (start_Y) сейчас в пределах -100..99
; DX в пределах 0..319 или 0x0000..0x013F
dec dh
; DX сейчас в пределах 0xFF00..0x003F (-256..63)

xor bx,bx
xor si,si
; BX (temp_X)=0; SI (temp_Y)=0

; получить максимальное количество итераций
; CX всё еще 320 здесь, так что это будет максимальным количеством итераций
MandelLoop:
mov bp,si      ; BP = temp_Y
imul si,bx     ; SI = temp_X*temp_Y
add si,si      ; SI = SI*2 = (temp_X*temp_Y)*2
imul bx,bx     ; BX = BX^2 = temp_X^2
jo MandelBreak ; переполнение?
imul bp,bp     ; BP = BP^2 = temp_Y^2
jo MandelBreak ; переполнение?
add bx,bp      ; BX = BX+BP = temp_X^2 + temp_Y^2
jo MandelBreak ; переполнение?
sub bx,bp      ; BX = BX-BP = temp_X^2 + temp_Y^2 - temp_Y^2 = temp_X^2
sub bx,bp      ; BX = BX-BP = temp_X^2 - temp_Y^2

```

```
63 ; скорректировать масштаб:
64 sar bx,6       ; BX=BX/64
65 add bx,dx      ; BX=BX+start_X
66 ; здесь temp_X = temp_X^2 - temp_Y^2 + start_X
67 sar si,6       ; SI=SI/64
68 add si,ax      ; SI=SI+start_Y
69 ; здесь temp_Y = (temp_X*temp_Y)*2 + start_Y
70
71 loop MandelLoop
72
73 MandelBreak:
74 ; CX=итерации
75 xchg ax,cx
76 ; AX=итерации. записать AL в VGA-буфер на ES:[DI]
77 stosb
78 ; stosb также инкрементирует DI, так что DI теперь указывает на следующую точку в VGA-буфере
79 ; всегда переходим, так что это вечный цикл
80 jmp FillLoop
```

Алгоритм:

- Переключаемся в режим VGA 320*200 256 цветов. $320 * 200 = 64000$ (0xFA00). Каждый пиксель кодируется одним байтом, так что размер буфера 0xFA00 байт. Он адресуется здесь при помощи пары регистров ES:DI.

  ES должен быть здесь 0xA000, потому что это сегментный адрес видеобуфера, но запись числа 0xA000 в ES потребует по крайней мере 4 байта (PUSH 0A000h / POP ES). О 16-битной модели памяти в MS-DOS, читайте больше тут: 94 (стр. 909).

  Учитывая, что BX здесь 0, и Program Segment Prefix находится по нулевому адресу, 2-байтная инструкция LES AX,[BX] запишет 0x20CD в AX и 0x9FFF в ES. Так что программа начнет рисовать на 16 пикселей (или байт) перед видеобуфером. Но это MS-DOS, здесь нет защиты памяти, так что ничего плохого не произойдет. Вот почему вы видите красную полосу шириной 16 пикселей справа. Вся картинка сдвинута налево на 16 пикселей. Это цена экономии 2-х байт.

- Вечный цикл, обрабатывающий каждый пиксель. Наверное, самый общий метод обойти все точки на экране это два цикла: один для X-координаты, второй для Y-координаты. Но тогда вам придется перемножать координаты для поиска байта в видеобуфере VGA. Автор этого демо решил сделать наоборот: перебирать все байты в видеобуфере при помощи одного цикла вместо двух и затем получать координаты текущей точки при помощи деления. В итоге координаты такие: X в пределах $-256..63$ и Y в пределах $-100..99$. Вы можете увидеть на скриншоте что картинка как бы сдвинута в правую часть экрана. Это потому что самая большая черная дыра в форме сердца обычно появляется на координатах 0,0 и они здесь сдвинуты вправо. Мог ли автор просто отнять 160 от X, чтобы получилось значение в пределах $-160..159$? Да, но инструкция SUB DX, 160 занимает 4 байта, тогда как DEC DH — 2 байта (которая отнимает 0x100 (256) от DX). Так что картинка сдвинута ценой экономии еще 2-х байт.
  - Проверить, является ли текущая точка внутри множества Мандельброта. Алгоритм такой же, как и описанный здесь.
  - Цикл организуется инструкцией LOOP, которая использует регистр CX как счетчик. Автор мог бы установить число итераций на какое-то число, но не сделал этого: потому что 320 уже находится в CX (было установлено на строке 35), и это итак подходящее число как число максимальных итераций. Мы здесь экономим немного места, не загружая другое значение в регистр CX.
  - Здесь используется IMUL вместо MUL, потому что мы работаем с знаковыми значениями: помните, что координаты 0,0 должны быть где-то рядом с центром экрана. Тоже самое и с SAR (арифметический сдвиг для знаковых значений): она используется вместо SHR.
  - Еще одна идея — это упростить проверку пределов. Нам бы пришлось проверять пару координат, т.е. две переменных. Что делает автор это трижды проверяет на переполнение: две операции возведения в квадрат и одно прибавление. Действительно, мы ведь используем 16-битные регистры, содержащие знаковые значения в пределах -32768..32767, так что если любая из координат больше чем 32767 в процессе умножения, точка однозначно вышла за пределы, и мы переходим на метку MandelBreak.
  - Здесь также имеется деление на 64 (при помощи инструкции SAR). 64 задает масштаб. Попробуйте увеличить значение и вы получите более увеличенную картинку, или уменьшить для меньшей.

- Мы находимся на метке MandelBreak, есть только две возможности попасть сюда: цикл закончился с CX=0 (точка внутри множества Мандельброта); или потому что произошло переполнение (CX все еще содержит какое-то значение). Записываем 8-битную часть CX (CL) в видеобуфер. Палитра по умолчанию грубая, тем не менее, 0 это черный: поэтому видим черные дыры в местах где точки внутри множества Мандельброта. Палитру можно инициализировать в начале программы, но не забывайте, это всего лишь программа на 64 байта!

- Программа работает в вечном цикле, потому что дополнительная проверка, где остановится, или пользовательский интерфейс, это дополнительные инструкции.

Еще оптимизационные трюки:

- 1-байтная CWD используется здесь для обнуления DX вместо двухбайтной `XOR DX, DX` или даже трехбайтной `MOV DX, 0`.
- 1-байтная `XCHG AX, CX` используется вместо двухбайтной `MOV AX,CX`. Текущее значение в AX все равно уже не нужно.
- DI (позиция в видеобуфере) не инициализирована, и будет 0xFFFE в начале [8]. Это нормально, потому что программа работает бесконечно для всех DI в пределах 0..0xFFFF, и пользователь не может увидеть, что работала началась за экраном (последний пиксель видеобуфера 320*200 имеет адрес 0xF9FF). Так что некоторая часть работы на самом деле происходит за экраном. А иначе понадобятся дополнительные инструкции для установки DI в 0; добавить проверку на конец буфера.

83.2.3. Моя «исправленная» версия

Листинг 83.6: Моя «исправленная» версия

```
1  org 100h
2  mov al,13h
3  int 10h
4
5  ; установить палитру
6  mov dx, 3c8h
7  mov al, 0
8  out dx, al
9  mov cx, 100h
10 inc dx
11 l00:
12 mov al, cl
13 shl ax, 2
14 out dx, al ; красный
15 out dx, al ; зеленый
16 out dx, al ; синий
17 loop l00
18
19 push 0a000h
20 pop es
21
22 xor di, di
23
24 FillLoop:
25 cwd
26 mov ax,di
27 mov cx,320
28 div cx
29 sub ax,100
30 sub dx,160
31
32 xor bx,bx
33 xor si,si
34
35 MandelLoop:
36 mov bp,si
37 imul si,bx
38 add si,si
39 imul bx,bx
40 jo MandelBreak
41 imul bp,bp
42 jo MandelBreak
43 add bx,bp
44 jo MandelBreak
45 sub bx,bp
46 sub bx,bp
47
```

[8] Больше о состояниях регистров на старте: http://go.yurichev.com/17004

```
48 sar bx,6
49 add bx,dx
50 sar si,6
51 add si,ax
52
53 loop MandelLoop
54
55 MandelBreak:
56 xchg ax,cx
57 stosb
58 cmp di, 0FA00h
59 jb FillLoop
60
61 ; дождаться нажатия любой клавиши
62 xor ax,ax
63 int 16h
64 ; установить текстовый видеорежим
65 mov ax, 3
66 int 10h
67 ; выход
68 int 20h
```

Автор сих строк попытался исправить все эти странности: теперь палитра плавная черно-белая, видеобуфер на правильном месте (строки 19..20), картинка рисуется в центре экрана (строка 30), программа в итоге заканчивается и ждет, пока пользователь нажмет какую-нибудь клавишу (строки 58..68). Но теперь она намного больше: 105 байт (или 54 инструкции) [9].



Рис. 83.3: Моя «исправленная» версия

[9] Можете поэкспериментировать и сами: скачайте DosBox и NASM и компилируйте так: `nasm fiole.asm -fbin -o file.com`

Часть IX

Примеры разбора закрытых (proprietary) форматов файлов

Глава 84

Примитивное XOR-шифрование

84.1. Norton Guide: простейшее однобайтное XOR-шифрование

Norton Guide[1] был популярен во времена MS-DOS, это была резидентная программа, работающая как гипертекстовый справочник.

Базы данных Norton Guide это файлы с расширением .ng, содержимое которых выглядит как зашифрованное:

```
view X86.NG - Far 2.0.1807 x64 Administrator
U:\retrocomputing\MS-DOS\norton guide\X86.NG          866        372131     Col 0       0%
0000000170: 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 18 1A B3 1A 1D 1A            ↑→│→↔→
0000000180: 02 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A  1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A  ☻→→→→→→→→→→→→→→→
0000000190: 1A 1A 1A 1A FF 18 1A 1A  31 B5 18 1A E9 F2 18 1A  →→→→ ↑→→1╡↑→щЄ↑→
00000001A0: 69 77 19 1A B9 6B 19 1A  55 9A 19 1A 4E 1A 1A 1A  iw↓→╣k↓→Uь↓→N→→→
00000001B0: 1A 1A 1A 1A 7E 1A 1A 1A  1A 1A 1A 1A 74 1A 1A 1A  →→→→~→→→→→→→t→→→
00000001C0: 1A 1A 1A 1A 9E 1A 1A 1A  1A 1A 1A 1A 95 1A 1A 1A  →→→→Ю→→→→→→→X→→→
00000001D0: 1A 1A 1A 1A BA 1A 1A 1A  1A 1A 1A 1A B2 1A 1A 1A  →→→→│→→→→→→→▓→→→
00000001E0: 1A 1A 1A 1A 59 4A 4F 1A  53 74 69 6E 68 6F 79 6E  →→→→YJO→Stinhoyn
00000001F0: 73 75 74 3A 69 7F 6E 1A  48 7F 7D 73 69 6E 7F 68  sut:iαn→Hα}sinαh
0000000200: 69 1A 4A 68 75 6E 7F 79  6E 73 75 74 36 3A 6A 68  i→Jhunαynsut6:jh
0000000210: 73 6C 73 76 7F 7D 7F 1A  5F 62 79 7F 6A 6E 73 75  slsvα}α→_byαjnsu
0000000220: 74 69 1A 5B 7E 7E 68 7F  69 69 73 74 7D 3A 77 75  ti→[~~hαiist}:wu
0000000230: 7E 7F 69 1A 55 6A 79 75  7E 7F 69 1A 1A 18 1A 51  ~αi→Ujyu~αi→→↑→Q
0000000240: 1A 19 1A 12 1A 1A 1A 1A  1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A  →↓→↕→→→→→→→→→→→→
0000000250: 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 21  A4 19 1A 99 A8 1E 1A 3E  →→→→→→→!д↓→Щи▲→>
0000000260: 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 2E  1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 50  →→→→→→→.→→→→→→→P
0000000270: 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 5C  4A 4F 1A 53 74 69 6E 68  →→→→→→→\JO→Stinh
0000000280: 6F 79 6E 73 75 74 3A 69  7F 6E 1A 48 7F 7D 73 69  oynsut:iαn→Hα}si
0000000290: 6E 7F 68 69 36 3A 7E 7B  6E 7B 3A 6E 63 6A 7F 69  nαhi6:~{n{:ncjαi
00000002A0: 1A 1A 18 1A 33 1A 18 1A  1E 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A  →→↑→3→↑→▲→→→→→→→
00000002B0: 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A  1A 1A 1A 1A AC C6 1E 1A  →→→→→→→→→→→→м╞▲→
00000002C0: 02 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A  32 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A  ☻→→→→→→→2→→→→→→→
00000002D0: 57 57 42 1A 53 74 69 6E  68 6F 79 6E 73 75 74 3A  WWB→Stinhoynsut:
00000002E0: 69 7F 6E 1A 1A 1A 1A 8B  09 99 1A 1A 1A E5 E5 E5  iαn→→→→ЛоЩ→→→xxx
00000002F0: E5 E5 E5 1A 1A 1A 1A 1A  1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 08  xxx→→→→→→→→→→→→◘
0000000300: 19 8A 0C 1A 1A 2E 19 62  01 1A 1A 4D 19 CC 07 1A  ↓K♀→→.↓b☺→→M↓╠•→
0000000310: 1A 63 19 72 3A 1A 1A 84  19 39 3E 1A 1A A9 19 1A  →c↓r:→→Д↓9>→→й↓→
0000000320: 33 1A 1A A7 19 7F 37 1A  1A CB 19 67 28 1A 1A 18  3→→з↓α7→→╦↓g(→→↑
1      2      3      4      5Print 6      7Prev  8Goto  9Video 10     11ViewHs 12
```

Рис. 84.1: Очень типичный вид

Почему мы думаем, что зашифрованное а не сжатое? Мы видим, как слишком часто попадается байт 0x1A (который выглядит как «→»), в сжатом файле такого не было бы никогда. Во-вторых, мы видим длинные части состоящие только из латинских букв, они выглядят как строки на незнакомом языке.

[1] wikipedia

Из-за того, что байт 0x1A слишком часто встречается, мы можем попробовать расшифровать файл, полагая что он зашифрован простейшим XOR-шифрованием. Применяем XOR с константой 0x1A к каждому байту в Hiew и мы можем видеть знакомые текстовые строки на английском:



Рис. 84.2: Hiew применение XOR с 0x1A

XOR-шифрование с одним константным байтом это самый простой способ шифрования, который, тем не менее, иногда встречается.

Теперь понятно почему байт 0x1A так часто встречался: потому что в файле очень много нулевых байт и в зашифрованном виде они везде были заменены на 0x1A.

Но эта константа могла быть другой. В таком случае, можно было бы попробовать перебрать все 256 комбинаций, и посмотреть содержимое «на глаз», а 256 — это совсем немного.

Больше о формате файлов Norton Guide: http://go.yurichev.com/17317.

84.1.1. Энтропия

Очень важное свойство подобного примитивного шифрования в том, что информационная энтропия зашифрованного/дешифрованного блока точно такая же. Вот мой анализ в Wolfram Mathematica 10.

Листинг 84.1: Wolfram Mathematica 10

```
In[1]:= input = BinaryReadList["X86.NG"];

In[2]:= Entropy[2, input] // N
Out[2]= 5.62724

In[3]:= decrypted = Map[BitXor[#, 16^^1A] &, input];

In[4]:= Export["X86_decrypted.NG", decrypted, "Binary"];
```

```
In[5]:= Entropy[2, decrypted] // N
Out[5]= 5.62724

In[6]:= Entropy[2, ExampleData[{"Text", "ShakespearesSonnets"}]] // N
Out[6]= 4.42366
```

Что мы здесь делаем это загружаем файл, вычисляем его энтропию, дешифруем его, сохраняем, снова вычисляем энтропию (точно такая же!). Mathematica дает возможность анализировать некоторые хорошо известные англоязычные тексты. Так что мы вычисляем энтропию соннетов Шейкспира, и она близка к энтропии анализируемого нами файла. Анализируемый нами файл состоит из предложений на английском языке, которые близки к языку Шейкспира. И применение побайтового XOR к тексту на английском языке не меняет энтропию.

Хотя, это не будет справедливо когда файл зашифрован при помощи XOR шаблоном длинее одного байта.

Файл, который мы анализировали, можно скачать здесь: http://go.yurichev.com/17350.

Еще кое-что о базе энтропии

Wolfram Mathematica вычисляет энтропию с базой e (основание натурального логарифма), а утилита UNIX *ent*[2] использует базу 2. Так что мы явно указываем базу 2 в команде `Entropy`, чтобы Mathematica давала те же результаты, что и утилита *ent*.

[2] http://www.fourmilab.ch/random/

84.2. Простейшее четырехбайтное XOR-шифрование

Если при XOR-шифровании применялся шаблон длинее байта, например, 4-байтный, то его также легко увидеть. Например, вот начало файла kernel32.dll (32-битная версия из Windows Server 2008):



Рис. 84.3: Оригинальный файл

Вот он же, но «зашифрованный» 4-байтным ключем:



Рис. 84.4: «Зашифрованный» файл

Очень легко увидеть повторяющиеся 4 символа. Ведь в заголовке PE-файла много длинных нулевых областей, из-за которых ключ становится видным.

Вот начало PE-заголовка в 16-ричном виде:

```
Hiew: kernel32.dll
   C:\tmp2\kernel32.dll                FRO --------              PE .7DD60290 Hiew 8.02 (c)SEN
.7DD600E0:  00 00 00 00-00 00 00 00-50 45 00 00-4C 01 04 00          PE  L
.7DD600F0:  85 9A 15 53-00 00 00 00-00 00 00 00-E0 00 02 21  Eь S        p !
.7DD60100:  0B 01 09 00-00 00 0D 00-00 00 03 00-00 00 00 00
.7DD60110:  93 32 01 00-00 00 01 00-00 00 0D 00-00 00 D6 7D  У2        ╓}
.7DD60120:  00 00 01 00-00 00 01 00-06 00 01 00-06 00 01 00
.7DD60130:  06 00 01 00-00 00 00 00-00 00 11 00-00 00 01 00
.7DD60140:  AE 05 11 00-03 00 40 01-00 00 04 00-00 10 00 00  o   @
.7DD60150:  00 00 10 00-00 10 00 00-00 00 00 00-10 00 00 00
.7DD60160:  70 FF 0B 00-B1 A9 00 00-24 A9 0C 00-F4 01 00 00  p  ▒й  $й  Ї
.7DD60170:  00 00 0F 00-28 05 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00    (
.7DD60180:  00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 10 00-9C AD 00 00          bн
.7DD60190:  34 07 0D 00-38 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00  4  8
.7DD601A0:  00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00
.7DD601B0:  10 35 08 00-40 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00  5  @
.7DD601C0:  00 00 01 00-F0 0D 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00    Ё
.7DD601D0:  00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00
.7DD601E0:  2E 74 65 78-74 00 00 00-96 07 0C 00-00 00 01 00  .text   Ц
.7DD601F0:  00 00 0D 00-00 00 01 00-00 00 00 00-00 00 00 00
.7DD60200:  00 00 00 00-20 00 00 60-2E 64 61 74-61 00 00 00        `.data
.7DD60210:  0C 10 00 00-00 00 0E 00-00 00 01 00-00 00 0E 00
.7DD60220:  00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-40 00 00 C0             @  L
.7DD60230:  2E 72 73 72-63 00 00 00-28 05 00 00-00 00 0F 00  .rsrc   (
.7DD60240:  00 00 01 00-00 00 0F 00-00 00 00 00-00 00 00 00
.7DD60250:  00 00 00 00-40 00 00 40-2E 72 65 6C-6F 63 00 00      @  @.reloc
.7DD60260:  9C AD 00 00-00 00 10 00-00 00 01 00-00 00 10 00  bн
.7DD60270:  00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-40 00 00 42             @  B
.7DD60280:  00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00
.7DD60290:  00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00
1Global 2FilBlk 3CryBlk 4ReLoad 5      6String 7Direct 8Table 9      10Leave 11      12AddNam
```

Рис. 84.5: PE-заголовок

И вот он же, «зашифрованный»:



Рис. 84.6: «Зашифрованный» PE-заголовок

Легко увидеть визуально, что ключ это следующие 4 байта : 8C 61 D2 63. Используя эту информацию, довольно легко расшифровать весь файл.

Таким образом, важно помнить эти свойства PE-файлов: 1) в PE-заголовке много нулевых областей; 2) все PE-секции дополняются нулями до границы страницы (4096 байт), так что после всех секций обычно имеются длинные нулевые области.

Некоторые другие форматы файлов могут также иметь длинные нулевые области. Это очень типично для файлов, используемых научным и инженерным ПО.

Для тех, кто самостоятельно хочет изучить эти файлы, то их можно скачать здесь: http://go.yurichev.com/17352.

84.2.1. Упражнение

В качестве упражнения, попробуйте дешифровать этот файл. Ключ другой, конечно. http://go.yurichev.com/17353.

Глава 85

Файл сохранения состояния в игре Millenium

Игра «Millenium Return to Earth» под DOS довольно древняя (1991), позволяющая добывать ресурсы, строить корабли, снаряжать их на другие планеты,и т.д. [1].

Как и многие другие игры, она позволяет сохранять состояние игры в файл.

Посмотрим, сможем ли мы найти что-нибудь в нем.

[1] Её можно скачать бесплатно здесь

В игре есть шахта. Шахты на некоторых планетах работают быстрее, на некоторых других — медленнее. Набор ресурсов также разный.

Здесь видно, какие ресурсы добыты в этот момент:

Рис. 85.1: Шахта: первое состояние

Сохраним состояние игры. Это файл размером 9538 байт.

Подождем несколько «дней» здесь в игре и теперь в шахте добыто больше ресурсов:

Рис. 85.2: Шахта: второе состояние

Снова сохраним состояние игры.

Теперь просто попробуем сравнить оба файла побайтово используя простую утилиту FC под DOS/Windows:

```
...> FC /b 2200save.i.v1 2200SAVE.I.V2

Comparing files 2200save.i.v1 and 2200SAVE.I.V2
00000016: 0D 04
00000017: 03 04
0000001C: 1F 1E
00000146: 27 3B
00000BDA: 0E 16
00000BDC: 66 9B
00000BDE: 0E 16
00000BE0: 0E 16
00000BE6: DB 4C
00000BE7: 00 01
00000BE8: 99 E8
00000BEC: A1 F3
00000BEE: 83 C7
00000BFB: A8 28
00000BFD: 98 18
00000BFF: A8 28
00000C01: A8 28
00000C07: D8 58
00000C09: E4 A4
00000C0D: 38 B8
00000C0F: E8 68
...
```

Вывод здесь неполный, там было больше отличий, но мы обрежем результат до самого интересного.

В первой версии у нас было 14 единиц водорода (hydrogen) и 102 — кислорода (oxygen). Во второй версии у нас 22 и 155 единиц соответственно. Если эти значения сохраняются в файл, мы должны увидеть разницу. И она действительно есть. Там 0x0E (14) на позиции 0xBDA и это значение 0x16 (22) в новой версии файла. Это, наверное, водород. Там также 0x66 (102) на позиции 0xBDC в старой версии и 0x9B (155) в новой версии файла. Это, наверное, кислород.

Обе версии файла доступны на сайте, для тех кто хочет их изучить (или поэкспериментировать): beginners.re.

Новую версию файла откроем в Hiew и отметим значения, связанные с ресурсами, добытыми на шахте в игре:



Рис. 85.3: Hiew: первое состояние

Проверим каждое, и это они. Это явно 16-битные значения: не удивительно для 16-битной программы под DOS, где *int* имел длину в 16 бит.

Проверим наши предположения. Запишем 1234 (0x4D2) на первой позиции (это должен быть водород):



Рис. 85.4: Hiew: запишем там (0x4D2)

Затем загрузим измененный файл в игру и посмотрим на статистику в шахте:

Рис. 85.5: Проверим значение водорода

Так что да, это оно.

Попробуем пройти игру как можно быстрее, установим максимальные значения везде:



Рис. 85.6: Hiew: установим максимальные значения

0xFFFF это 65535, так что да, у нас много ресурсов теперь:

Рис. 85.7: Все ресурсы теперь действительно 65535 (0xFFFF)

Пропустим еще несколько «дней» в игре и видим что-то неладное! Некоторых ресурсов стало меньше:

Рис. 85.8: Переполнение переменных ресурсов

Это просто переполнение. Разработчик игры вероятно никогда не думал, что значения ресурсов будут такими большими, так что, здесь, наверное, нет проверок на переполнение, но шахта в игре «работает», ресурсы добавляются, отсюда и переполнение. Вероятно, не нужно было жадничать.

Здесь наверняка еще какие-то значения в этом файле.

Так что это очень простой способ читинга в играх. Файл с таблицей очков также можно легко модифицировать.

Еще насчет сравнения файлов и снимков памяти: 63.4 (стр. 686).

Глава 86

Oracle RDBMS: .SYM-файлы

Когда процесс в Oracle RDBMS терпит серьезную ошибку (crash), он записывает массу информации в лог-файлы, включая состояние стека, вроде:

```
----- Call Stack Trace -----
calling              call     entry                argument values in hex
location             type     point                (? means dubious value)
-------------------- -------- -------------------- ----------------------------
_kqvrow()                     00000000
_opifch2()+2729      CALLptr  00000000             23D4B914 E47F264 1F19AE2
                                                   EB1C8A8 1
_kpoal8()+2832       CALLrel  _opifch2()           89 5 EB1CC74
_opiodr()+1248       CALLreg  00000000             5E 1C EB1F0A0
_ttcpip()+1051       CALLreg  00000000             5E 1C EB1F0A0 0
_opitsk()+1404       CALL???  00000000             C96C040 5E EB1F0A0 0 EB1ED30
                                                   EB1F1CC 53E52E 0 EB1F1F8
_opiino()+980        CALLrel  _opitsk()            0 0
_opiodr()+1248       CALLreg  00000000             3C 4 EB1FBF4
_opidrv()+1201       CALLrel  _opiodr()            3C 4 EB1FBF4 0
_sou2o()+55          CALLrel  _opidrv()            3C 4 EB1FBF4
_opimai_real()+124   CALLrel  _sou2o()             EB1FC04 3C 4 EB1FBF4
_opimai()+125        CALLrel  _opimai_real()       2 EB1FC2C
_OracleThreadStart@  CALLrel  _opimai()            2 EB1FF6C 7C88A7F4 EB1FC34 0
4()+830                                            EB1FD04
77E6481C             CALLreg  00000000             E41FF9C 0 0 E41FF9C 0 EB1FFC4
00000000             CALL???  00000000
```

Но конечно, для этого исполняемые файлы Oracle RDBMS должны содержать некоторую отладочную информацию, либо map-файлы с информацией о символах или что-то в этом роде.

Oracle RDBMS для Windows NT содержит информацию о символах в файлах с расширением .SYM, но его формат закрыт. (Простые текстовые файлы — это хорошо, но они требуют дополнительной обработки (парсинга), и из-за этого доступ к ним медленнее.)

Посмотрим, сможем ли мы разобрать его формат. Выберем самый короткий файл `orawtc8.sym`, поставляемый с файлом `orawtc8.dll` в Oracle 8.1.7 [1].

[1] Будем использовать древнюю версию Oracle RDBMS сознательно, из-за более короткого размера его модулей

Вот я открываю этот файл в Hiew:



Рис. 86.1: Весь файл в Hiew

Сравнивая этот файл с другими .SYM-файлами, мы можем быстро заметить, что OSYM всегда является заголовком (и концом), так что это, наверное, сигнатура файла.

Мы также видим, что в общем-то, формат файла это: OSYM + какие-то бинарные данные + текстовые строки разделенные нулем + OSYM. Строки — это, очевидно, имена функций и глобальных переменных.

Отметим сигнатуры OSYM и строки здесь:



Рис. 86.2: Сигнатура OSYM и текстовые строки

Посмотрим. В Hiew отметим весь блок со строками (исключая оконечивающую сигнатуру OSYM) и сохраним его в отдельный файл. Затем запустим UNIX-утилиты *strings* и *wc* для подсчета текстовых строк:

```
strings strings_block | wc -l
66
```

Так что здесь 66 текстовых строк. Запомните это число.

Можно сказать, что в общем, как правило, количество *чего-либо* часто сохраняется в бинарном файле отдельно. Это действительно так, мы можем найти значение 66 (0x42) в самом начале файла, прямо после сигнатуры OSYM:

```
$ hexdump -C orawtc8.sym
00000000  4f 53 59 4d 42 00 00 00  00 10 00 10 80 10 00 10  |OSYMB...........|
00000010  f0 10 00 10 50 11 00 10  60 11 00 10 c0 11 00 10  |....P...`.......|
00000020  d0 11 00 10 70 13 00 10  40 15 00 10 50 15 00 10  |....p...@...P...|
00000030  60 15 00 10 80 15 00 10  a0 15 00 10 a6 15 00 10  |`...............|
....
```

Конечно, 0x42 здесь это не байт, но скорее всего, 32-битное значение, запакованное как little-endian, поэтому мы видим 0x42 и затем как минимум 3 байта.

Почему мы полагаем, что оно 32-битное? Потому что файлы с символами в Oracle RDBMS могут быть очень большими. oracle.sym для главного исполняемого файла oracle.exe (версия 10.2.0.4) содержит 0x3A38E (238478) символов. 16-битного значения тут недостаточно.

Проверим другие .SYM-файлы как этот и это подтвердит нашу догадку: значение после 32-битной сигнатуры OSYM всегда отражает количество текстовых строк в файле.

Это общая особенность почти всех бинарных файлов: заголовок с сигнатурой плюс некоторая дополнительная информация о файле.

Рассмотрим бинарный блок поближе. Снова используя Hiew, сохраним блок начиная с адреса 8 (т.е. после 32-битного значения, отражающего количество) до блока со строками, в отдельный файл.

Посмотрим этот блок в Hiew:

```
Hiew: asd2
   C:\P\oracle_sym\v9\asd2                FRO --------                00000000 Hiew 8.02 (c)SEN
00000000:  00 10 00 10-80 10 00 10-F0 10 00 10-50 11 00 10
00000010:  60 11 00 10-C0 11 00 10-D0 11 00 10-70 13 00 10
00000020:  40 15 00 10-50 15 00 10-60 15 00 10-80 15 00 10
00000030:  A0 15 00 10-A6 15 00 10-AC 15 00 10-B2 15 00 10
00000040:  B8 15 00 10-BE 15 00 10-C4 15 00 10-CA 15 00 10
00000050:  D0 15 00 10-E0 15 00 10-B0 16 00 10-60 17 00 10
00000060:  66 17 00 10-6C 17 00 10-80 17 00 10-B0 17 00 10
00000070:  D0 17 00 10-E0 17 00 10-10 18 00 10-16 18 00 10
00000080:  00 20 00 10-04 20 00 10-08 20 00 10-0C 20 00 10
00000090:  10 20 00 10-14 20 00 10-18 20 00 10-1C 20 00 10
000000A0:  20 20 00 10-24 20 00 10-28 20 00 10-2C 20 00 10
000000B0:  30 20 00 10-34 20 00 10-38 20 00 10-3C 20 00 10
000000C0:  40 20 00 10-44 20 00 10-48 20 00 10-4C 20 00 10
000000D0:  50 20 00 10-D0 20 00 10-E4 20 00 10-F8 20 00 10
000000E0:  0C 21 00 10-20 21 00 10-00 30 00 10-04 30 00 10
000000F0:  08 30 00 10-0C 30 00 10-98 30 00 10-9C 30 00 10
00000100:  A0 30 00 10-A4 30 00 10-00 00 00 00-08 00 00 00
00000110:  12 00 00 00-1B 00 00 00-25 00 00 00-2E 00 00 00
00000120:  38 00 00 00-40 00 00 00-48 00 00 00-51 00 00 00
00000130:  5A 00 00 00-64 00 00 00-6E 00 00 00-7A 00 00 00
00000140:  88 00 00 00-96 00 00 00-A4 00 00 00-AE 00 00 00
00000150:  B6 00 00 00-C0 00 00 00-D2 00 00 00-E2 00 00 00
00000160:  F0 00 00 00-07 01 00 00-10 01 00 00-16 01 00 00
00000170:  21 01 00 00-2A 01 00 00-32 01 00 00-3A 01 00 00
00000180:  46 01 00 00-53 01 00 00-70 01 00 00-86 01 00 00
00000190:  A9 01 00 00-C1 01 00 00-DE 01 00 00-ED 01 00 00
000001A0:  FB 01 00 00-07 02 00 00-1B 02 00 00-2A 02 00 00
1Global 2FilBlk 3CryBlk 4ReLoad 5      6String 7Direct 8Table 9      10Leave 11      12AddNam
```

Рис. 86.3: Бинарный блок

Тут явно есть какая-то структура.

Добавим красные линии, чтобы разделить блок:



Рис. 86.4: Структура бинарного блока

Hiew, как и многие другие шестнадцатеричные редакторы, показывает 16 байт на строку. Так что структура явно видна: здесь 4 32-битных значения на строку.

Эта структура видна визуально потому что некоторые значения здесь (вплоть до адреса 0x104) всегда в виде 0x1000xxxx, так что начинаются с байт 0x10 и 0. Другие значения (начинающиеся на 0x108) всегда в виде 0x0000xxxx, так что начинаются с двух нулевых байт.

Посмотрим на этот блок как на массив 32-битных значений:

Листинг 86.1: первый столбец — это адрес

```
$ od -v -t x4 binary_block
0000000 10001000 10001080 100010f0 10001150
0000020 10001160 100011c0 100011d0 10001370
0000040 10001540 10001550 10001560 10001580
0000060 100015a0 100015a6 100015ac 100015b2
0000100 100015b8 100015be 100015c4 100015ca
0000120 100015d0 100015e0 100016b0 10001760
0000140 10001766 1000176c 10001780 100017b0
0000160 100017d0 100017e0 10001810 10001816
0000200 10002000 10002004 10002008 1000200c
0000220 10002010 10002014 10002018 1000201c
0000240 10002020 10002024 10002028 1000202c
0000260 10002030 10002034 10002038 1000203c
0000300 10002040 10002044 10002048 1000204c
0000320 10002050 100020d0 100020e4 100020f8
0000340 1000210c 10002120 10003000 10003004
0000360 10003008 1000300c 10003098 1000309c
0000400 100030a0 100030a4 00000000 00000008
0000420 00000012 0000001b 00000025 0000002e
```

```
0000440 00000038 00000040 00000048 00000051
0000460 0000005a 00000064 0000006e 0000007a
0000500 00000088 00000096 000000a4 000000ae
0000520 000000b6 000000c0 000000d2 000000e2
0000540 000000f0 00000107 00000110 00000116
0000560 00000121 0000012a 00000132 0000013a
0000600 00000146 00000153 00000170 00000186
0000620 000001a9 000001c1 000001de 000001ed
0000640 000001fb 00000207 0000021b 0000022a
0000660 0000023d 0000024e 00000269 00000277
0000700 00000287 00000297 000002b6 000002ca
0000720 000002dc 000002f0 00000304 00000321
0000740 0000033e 0000035d 0000037a 00000395
0000760 000003ae 000003b6 000003be 000003c6
0001000 000003ce 000003dc 000003e9 000003f8
0001020
```

Здесь 132 значения, а это 66*2. Может быть здесь 2 32-битных значения на каждый символ, а может быть здесь два массива? Посмотрим.

Значения, начинающиеся с 0x1000 могут быть адресами. В конце концов, этот .SYM-файл для DLL, а базовый адрес для DLL в win32 это 0x10000000, и сам код обычно начинается по адресу 0x10001000.

Когда открываем файл orawtc8.dll в IDA, базовый адрес другой, но тем не менее, первая функция это:

```
.text:60351000 sub_60351000    proc near
.text:60351000
.text:60351000 arg_0           = dword ptr  8
.text:60351000 arg_4           = dword ptr  0Ch
.text:60351000 arg_8           = dword ptr  10h
.text:60351000
.text:60351000                 push    ebp
.text:60351001                 mov     ebp, esp
.text:60351003                 mov     eax, dword_60353014
.text:60351008                 cmp     eax, 0FFFFFFFFh
.text:6035100B                 jnz     short loc_6035104F
.text:6035100D                 mov     ecx, hModule
.text:60351013                 xor     eax, eax
.text:60351015                 cmp     ecx, 0FFFFFFFFh
.text:60351018                 mov     dword_60353014, eax
.text:6035101D                 jnz     short loc_60351031
.text:6035101F                 call    sub_603510F0
.text:60351024                 mov     ecx, eax
.text:60351026                 mov     eax, dword_60353014
.text:6035102B                 mov     hModule, ecx
.text:60351031
.text:60351031 loc_60351031:                           ; CODE XREF: sub_60351000+1D
.text:60351031                 test    ecx, ecx
.text:60351033                 jbe     short loc_6035104F
.text:60351035                 push    offset ProcName ; "ax_reg"
.text:6035103A                 push    ecx             ; hModule
.text:6035103B                 call    ds:GetProcAddress
...
```

Ух ты, «ax_reg» звучит знакомо. Действительно, это самая первая строка в блоке строк! Так что имя этой функции, похоже «ax_reg».

Вторая функция:

```
.text:60351080 sub_60351080    proc near
.text:60351080
.text:60351080 arg_0           = dword ptr  8
.text:60351080 arg_4           = dword ptr  0Ch
.text:60351080
.text:60351080                 push    ebp
.text:60351081                 mov     ebp, esp
.text:60351083                 mov     eax, dword_60353018
.text:60351088                 cmp     eax, 0FFFFFFFFh
.text:6035108B                 jnz     short loc_603510CF
.text:6035108D                 mov     ecx, hModule
.text:60351093                 xor     eax, eax
```

```
.text:60351095                 cmp     ecx, 0FFFFFFFFh
.text:60351098                 mov     dword_60353018, eax
.text:6035109D                 jnz     short loc_603510B1
.text:6035109F                 call    sub_603510F0
.text:603510A4                 mov     ecx, eax
.text:603510A6                 mov     eax, dword_60353018
.text:603510AB                 mov     hModule, ecx
.text:603510B1
.text:603510B1 loc_603510B1:                           ; CODE XREF: sub_60351080+1D
.text:603510B1                 test    ecx, ecx
.text:603510B3                 jbe     short loc_603510CF
.text:603510B5                 push    offset aAx_unreg ; "ax_unreg"
.text:603510BA                 push    ecx             ; hModule
.text:603510BB                 call    ds:GetProcAddress
...
```

Строка «ax_unreg» также это вторая строка в строке блок! Адрес начала второй функции это 0x60351080, а второе значение в бинарном блоке это 10001080. Так что это адрес, но для DLL с базовым адресом по умолчанию.

Мы можем быстро проверить и убедиться, что первые 66 значений в массиве (т.е. первая половина) это просто адреса функций в DLL, включая некоторые метки, и т.д. Хорошо, что же тогда остальная часть массива? Остальные 66 значений, начинающиеся с 0x0000? Они похоже в пределах `[0...0x3F8]`. И не похоже, что это битовые поля: ряд чисел возрастает. Последняя шестнадцатеричная цифра выглядит как случайная, так что, не похоже, что это адрес чего-либо (в противном случае, он бы делился, может быть, на 4 или 8 или 0x10).

Спросим себя: что еще разработчики Oracle RDBMS хранили бы здесь, в этом файле? Случайная догадка: это может быть адрес текстовой строки (название функции). Это можно легко проверить, и да, каждое число — это просто позиция первого символа в блоке строк.

Вот и всё! Всё закончено.

Напишем утилиту для конвертирования .SYM-файлов в IDA-скрипт, так что сможем загружать .idc-скрипт и он выставит имена функций:

```
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <io.h>
#include <assert.h>
#include <malloc.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>

int main (int argc, char *argv[])
{
        uint32_t sig, cnt, offset;
        uint32_t *d1, *d2;
        int     h, i, remain, file_len;
        char    *d3;
        uint32_t array_size_in_bytes;

        assert (argv[1]); // file name
        assert (argv[2]); // additional offset (if needed)

        // additional offset
        assert (sscanf (argv[2], "%X", &offset)==1);

        // get file length
        assert ((h=open (argv[1], _O_RDONLY | _O_BINARY, 0))!=-1);
        assert ((file_len=lseek (h, 0, SEEK_END))!=-1);
        assert (lseek (h, 0, SEEK_SET)!=-1);

        // read signature
        assert (read (h, &sig, 4)==4);
        // read count
        assert (read (h, &cnt, 4)==4);

        assert (sig==0x4D59534F); // OSYM

        // skip timedatestamp (for 11g)
        //_lseek (h, 4, 1);
```

```
        array_size_in_bytes=cnt*sizeof(uint32_t);

        // load symbol addresses array
        d1=(uint32_t*)malloc (array_size_in_bytes);
        assert (d1);
        assert (read (h, d1, array_size_in_bytes)==array_size_in_bytes);

        // load string offsets array
        d2=(uint32_t*)malloc (array_size_in_bytes);
        assert (d2);
        assert (read (h, d2, array_size_in_bytes)==array_size_in_bytes);

        // calculate strings block size
        remain=file_len-(8+4)-(cnt*8);

        // load strings block
        assert (d3=(char*)malloc (remain));
        assert (read (h, d3, remain)==remain);

        printf ("#include <idc.idc>\n\n");
        printf ("static main() {\n");

        for (i=0; i<cnt; i++)
                printf ("\tMakeName(0x%08X, \"%s\");\n", offset + d1[i], &d3[d2[i]]);

        printf ("}\n");

        close (h);
        free (d1); free (d2); free (d3);
};
```

Пример его работы:

```
#include <idc.idc>

static main() {
        MakeName(0x60351000, "_ax_reg");
        MakeName(0x60351080, "_ax_unreg");
        MakeName(0x603510F0, "_loaddll");
        MakeName(0x60351150, "_wtcsrin0");
        MakeName(0x60351160, "_wtcsrin");
        MakeName(0x603511C0, "_wtcsrfre");
        MakeName(0x603511D0, "_wtclkm");
        MakeName(0x60351370, "_wtcstu");
...
}
```

Файлы, использованные в этом примере, здесь: beginners.re.

О, можно еще попробовать Oracle RDBMS для win64. Там ведь должны быть 64-битные адреса, верно?

8-байтная структура здесь видна даже еще лучше:



Рис. 86.5: пример .SYM-файла из Oracle RDBMS для win64

Так что да, все таблицы здесь имеют 64-битные элементы, даже смещения строк! Сигнатура теперь OSYMAM64, чтобы отличить целевую платформу, очевидно.

Вот и всё! Вот также библиотека в которой есть функция для доступа к .SYM-файлам Oracle RDBMS : GitHub.

Глава 87

Oracle RDBMS: .MSB-файлы

> Работая над решением задачи, всегда полезно знать ответ.
>
> Законы Мерфи, правило точности

Это бинарный файл, содержащий сообщения об ошибках вместе с их номерами. Давайте попробуем понять его формат и найти способ распаковать его.

В Oracle RDBMS имеются файлы с сообщениями об ошибках в текстовом виде, так что мы можем сравнивать файлы: текстовый и запакованный бинарный [1].

Это начало файла ORAUS.MSG без ненужных комментариев:

Листинг 87.1: Начало файла ORAUS.MSG без комментариев

```
00000, 00000, "normal, successful completion"
00001, 00000, "unique constraint (%s.%s) violated"
00017, 00000, "session requested to set trace event"
00018, 00000, "maximum number of sessions exceeded"
00019, 00000, "maximum number of session licenses exceeded"
00020, 00000, "maximum number of processes (%s) exceeded"
00021, 00000, "session attached to some other process; cannot switch session"
00022, 00000, "invalid session ID; access denied"
00023, 00000, "session references process private memory; cannot detach session"
00024, 00000, "logins from more than one process not allowed in single-process mode"
00025, 00000, "failed to allocate %s"
00026, 00000, "missing or invalid session ID"
00027, 00000, "cannot kill current session"
00028, 00000, "your session has been killed"
00029, 00000, "session is not a user session"
00030, 00000, "User session ID does not exist."
00031, 00000, "session marked for kill"
...
```

Первое число — это код ошибки. Второе это, вероятно, могут быть дополнительные флаги.

[1] Текстовые файлы с открытым кодом в Oracle RDBMS имеются не для каждого .MSB-файла, вот почему мы будем работать над его форматом

Давайте откроем бинарный файл ORAUS.MSB и найдем эти текстовые строки. И вот они:

```
Hiew: oraus.msb
   C:\tmp\oraus.msb                    FRO --------                    000013B9 Hiew 8.02 (c)SEN
                                                                        D   a   Г   з
 ╩   ï   ▐▐▐   [▐▐   |▐▐   ╝▐    normal, successful completionunique constraint (%s.%s) viol
atedsession requested to set trace eventmaximum number of sessions exceededmaximum number of sessio
n licenses exceededmaximum number of processes (%s) exceededsession attached to some other process;
 cannot switch sessioninvalid session ID; access deniedsession references process private memory; c
annot detach sessionlogins from more than one process not allowed in single-process mode   P
 e   B   Э   ╢   ╔   ï    ▐▐!   .▐"   Z▐#   }▐$   ▌▐    ю▐failed to allocate %smissing o
r invalid session IDcannot kill current sessionyour session has been killedsession is not a user se
ssionUser session ID does not exist.session marked for killinvalid session migration passwordcurren
t session has empty migration passwordcannot %s in current PL/SQL sessionLICENSE_MAX_USERS cannot b
e less than current number of usersmaximum number of recursive SQL levels (%s) exceeded
     %   D &   Д '   ┐ (   ▌ )   ▐▐*   3▐+   J▐2   a▐3   ы▐4   ╚▐    ·▐cannot switch to a sessio
n belonging to a different server groupCannot create session: server group belongs to another usere
rror during periodic actionactive time limit exceeded - call abortedactive time limit exceeded - se
ssion terminatedUnknown Service name %sremote operation failedoperating system error occurred while
 obtaining an enqueuetimeout occurred while waiting for a resourcemaximum number of enqueue resourc
es (%s) exceeded       5   > 6   a 7   г 8   ╟ 9   ▐▐:   9▐;   q▐<   Φ▐=   ╚▐    Є▐maximum number
 of enqueues exceededresource busy and acquire with NOWAIT specified or timeout expiredmaximum numb
er of DML locks exceededDDL lock on object '%s.%s' is already held in an incompatible modemaximum n
umber of temporary table locks exceededDB_BLOCK_SIZE must be %s to mount this database (not %s)maxi
mum number of DB_FILES exceededdeadlock detected while waiting for resourceanother instance has a d
ifferent DML_LOCKS setting             >   D ?   z @   6 A   ╬ C   · D   0▐E   1▐F   Ю▐G   ╣▐H
 ▄▐    Ў▐DML full-table lock cannot be acquired; DML_LOCKS is 0maximum number of log files exceeded
 %sobject is too large to allocate on this O/S (%s,%s,%s)initialization of FIXED_DATE failedinvalid
 value %s for parameter %s; must be at least %sinvalid value %s for parameter %s, must be between %
s and %scannot acquire lock -- table locks disabled for %scommand %s is not validprocess number mus
t be between 1 and %sprocess "%s" is not active         I   P J   ~ K   ы L   ┬ M   ╙ N   ч O
▐▐P   ▐▐Q   B▐R   h▐S   и▐T   ╠▐    Ё▐command %s takes between %s and %s argument(s)no process has
1       2       3       4ReLoad 5       6String 7Direct 8Table 9       10Leave 11      12
```

Рис. 87.1: Hiew: первый блок

Мы видим текстовые строки (включая те, с которых начинается файл ORAUS.MSG) перемежаемые с какими-то бинарными значениями. Мы можем довольно быстро обнаружить что главная часть бинарного файла поделена на блоки размером 0x200 (512) байт.

Посмотрим содержимое первого блока:

```
Hiew: oraus.msb
   C:\tmp\oraus.msb                    FRO --------                    00001400 Hiew 8.02 (c)SEN
00001400:  0A 00 00 00-00 00 44 00-01 00 00 00-61 00 11 00
00001410:  00 00 83 00-12 00 00 00-A7 00 13 00-00 00 CA 00
00001420:  14 00 00 00-F5 00 15 00-00 00 1E 01-16 00 00 00
00001430:  5B 01 17 00-00 00 7C 01-18 00 00 00-BC 01 00 00
00001440:  00 00 00 02-6E 6F 72 6D-61 6C 2C 20-73 75 63 63
00001450:  65 73 73 66-75 6C 20 63-6F 6D 70 6C-65 74 69 6F
00001460:  6E 75 6E 69-71 75 65 20-63 6F 6E 73-74 72 61 69
00001470:  6E 74 20 28-25 73 2E 25-73 29 20 76-69 6F 6C 61
00001480:  74 65 64 73-65 73 73 69-6F 6E 20 72-65 71 75 65
00001490:  73 74 65 64-20 74 6F 20-73 65 74 20-74 72 61 63
000014A0:  65 20 65 76-65 6E 74 6D-61 78 69 6D-75 6D 20 6E
000014B0:  75 6D 62 65-72 20 6F 66-20 73 65 73-73 69 6F 6E
000014C0:  73 20 65 78-63 65 65 64-65 64 6D 61-78 69 6D 75
000014D0:  6D 20 6E 75-6D 62 65 72-20 6F 66 20-73 65 73 73
000014E0:  69 6F 6E 20-6C 69 63 65-6E 73 65 73-20 65 78 63
000014F0:  65 65 64 65-64 6D 61 78-69 6D 75 6D-20 6E 75 6D
00001500:  62 65 72 20-6F 66 20 70-72 6F 63 65-73 73 65 73
00001510:  20 28 25 73-29 20 65 78-63 65 65 64-65 64 73 65
00001520:  73 73 69 6F-6E 20 61 74-74 61 63 68-65 64 20 74
00001530:  6F 20 73 6F-6D 65 20 6F-74 68 65 72-20 70 72 6F
00001540:  63 65 73 73-3B 20 63 61-6E 6E 6F 74-20 73 77 69
00001550:  74 63 68 20-73 65 73 73-69 6F 6E 69-6E 76 61 6C
00001560:  69 64 20 73-65 73 73 69-6F 6E 20 49-44 3B 20 61
00001570:  63 63 65 73-73 20 64 65-6E 69 65 64-73 65 73 73
00001580:  69 6F 6E 20-72 65 66 65-72 65 6E 63-65 73 20 70
00001590:  72 6F 63 65-73 73 20 70-72 69 76 61-74 65 20 6D
000015A0:  65 6D 6F 72-79 3B 20 63-61 6E 6E 6F-74 20 64 65
000015B0:  74 61 63 68-20 73 65 73-73 69 6F 6E-6C 6F 67 69
1Global 2FilBlk 3CryBlk 4ReLoad 5      6String 7Direct 8Table 9      10Leave 11      12AddNam
```

Рис. 87.2: Hiew: первый блок

Мы видим тексты первых сообщений об ошибках. Что мы видим еще, так это то, что здесь нет нулевых байтов между сообщениями. Это значит, что это не оканчивающиеся нулем Си-строки. Как следствие, длина каждого сообщения об ошибке должна быть как-то закодирована. Попробуем также найти номера ошибок. Файл ORAUS.MSG начинается с таких: 0, 1, 17 (0x11), 18 (0x12), 19 (0x13), 20 (0x14), 21 (0x15), 22 (0x16), 23 (0x17), 24 (0x18)... Найдем эти числа в начале блока и отметим их красными линиями. Период между кодами ошибок 6 байт. Это значит, здесь, наверное, 6 байт информации выделено для каждого сообщения об ошибке.

Первое 16-битное значение (здесь 0xA или 10) означает количество сообщений в блоке: это можно проверить глядя на другие блоки. Действительно: сообщения об ошибках имеют произвольный размер. Некоторые длиннее, некоторые короче. Но длина блока всегда фиксирована, следовательно, никогда не знаешь, сколько сообщений можно запаковать в каждый блок.

Как мы уже отметили, так как это не оканчивающиеся нулем Си-строки, длина строки должна быть закодирована где-то. Длина первой строки «normal, successful completion» это 29 (0x1D) байт. Длина второй строки «unique constraint (%s.%s) violated» это 34 (0x22) байт. Мы не можем отыскать этих значений (0x1D или/и 0x22) в блоке.

А вот еще кое-что. Oracle RDBMS должен как-то определять позицию строки, которую он должен загрузить, верно ? Первая строка «normal, successful completion» начинается с позиции 0x1444 (если считать с начала бинарного файла) или с 0x44 (от начала блока). Вторая строка «unique constraint (%s.%s) violated» начинается с позиции 0x1461 (от начала файла) или с 0x61 (считая с начала блока). Эти числа (0x44 и 0x61) нам знакомы! Мы их можем легко отыскать в начале блока.

Так что, каждый 6-байтный блок это:

- 16-битный номер ошибки;
- 16-битный ноль (может быть, дополнительные флаги;
- 16-битная начальная позиция текстовой строки внутри текущего блока.

Мы можем быстро проверить остальные значения чтобы удостовериться в своей правоте. И здесь еще последний «пустой» 6-байтный блок с нулевым номером ошибки и начальной позицией за последним символом последнего сообщения об ошибке. Может быть именно так и определяется длина сообщения? Мы просто перебираем 6-байтные блоки в поисках нужного номера ошибки, затем мы узнаем позицию текстовой строки, затем мы узнаем позицию следующей текстовой строки глядя на следующий 6-байтный блок! Так мы определяем границы строки! Этот метод позволяет сэкономить место в файле не записывая длину строки! Нельзя сказать, что экономия памяти большая, но это интересный трюк..

Вернемся к заголовку .MSB-файла:



Рис. 87.3: Hiew: заголовок файла

Теперь мы можем быстро найти количество блоков (отмечено красным). Проверяем другие .MSB-файлы и оказывается что это справедливо для всех. Здесь есть много других значений, но мы не будем разбираться с ними, так как наша задача (утилита для распаковки) уже решена. А если бы мы писали запаковщик .MSB-файлов, тогда нам наверное пришлось бы понять, зачем нужны остальные.

Тут еще есть таблица после заголовка, вероятно, содержащая 16-битные значения:



Рис. 87.4: Hiew: таблица last_errnos

Их длина может быть определена визуально (здесь нарисованы красные линии). Когда мы сдампили эти значения, мы обнаружили, что каждое 16-битное число — это последний код ошибки для каждого блока.

Так вот как Oracle RDBMS быстро находит сообщение об ошибке:

- загружает таблицу, которую мы назовем last_errnos (содержащую последний номер ошибки для каждого блока);
- находит блок содержащий код ошибки, полагая что все коды ошибок увеличиваются и внутри каждого блока и также в файле;
- загружает соответствующий блок;
- перебирает 6-байтные структуры, пока не найдется соответствующий номер ошибки;
- находит позицию первого символа из текущего 6-байтного блока;
- находит позицию последнего символа из следующего 6-байтного блока;
- загружает все символы сообщения в этих пределах.

Это программа на Си которую мы написали для распаковки .MSB-файлов : beginners.re.

И еще два файла которые были использованы в этом примере (Oracle RDBMS 11.1.0.6): beginners.re, beginners.re.

87.1. Вывод

Этот метод, наверное, слишком олд-скульный для современных компьютеров. Возможно, формат этого файла был разработан в середине 1980-х кем-то, кто программировал для мейнфреймов, учитывая экономию памяти и места на дисках. Тем не менее, это интересная (хотя и простая) задача на разбор проприетарного формата файла без заглядывания в код Oracle RDBMS.

Часть X

Прочее

Глава 88

npad

Это макрос в ассемблере, для выравнивания некоторой метки по некоторой границе.

Это нужно для тех *нагруженных* меток, куда чаще всего передается управление, например, начало тела цикла. Для того чтобы процессор мог эффективнее вытягивать данные или код из памяти, через шину с памятью, кэширование,и т.д.

Взято из `listing.inc` (MSVC):

Это, кстати, любопытный пример различных вариантов NOP-ов. Все эти инструкции не дают никакого эффекта, но отличаются разной длиной.

Цель в том, чтобы была только одна инструкция, а не набор NOP-ов, считается что так лучше для производительности CPU.

```
;; LISTING.INC
;;
;; This file contains assembler macros and is included by the files created
;; with the -FA compiler switch to be assembled by MASM (Microsoft Macro
;; Assembler).
;;
;; Copyright (c) 1993-2003, Microsoft Corporation. All rights reserved.

;; non destructive nops
npad macro size
if size eq 1
  nop
else
 if size eq 2
   mov edi, edi
 else
  if size eq 3
    ; lea ecx, [ecx+00]
    DB 8DH, 49H, 00H
  else
   if size eq 4
     ; lea esp, [esp+00]
     DB 8DH, 64H, 24H, 00H
   else
    if size eq 5
      add eax, DWORD PTR 0
    else
     if size eq 6
       ; lea ebx, [ebx+00000000]
       DB 8DH, 9BH, 00H, 00H, 00H, 00H
     else
      if size eq 7
        ; lea esp, [esp+00000000]
        DB 8DH, 0A4H, 24H, 00H, 00H, 00H, 00H
      else
       if size eq 8
        ; jmp .+8; .npad 6
        DB 0EBH, 06H, 8DH, 9BH, 00H, 00H, 00H, 00H
       else
        if size eq 9
         ; jmp .+9; .npad 7
```

```
          DB 0EBH, 07H, 8DH, 0A4H, 24H, 00H, 00H, 00H, 00H
         else
          if size eq 10
           ; jmp .+A; .npad 7; .npad 1
           DB 0EBH, 08H, 8DH, 0A4H, 24H, 00H, 00H, 00H, 00H, 90H
          else
           if size eq 11
            ; jmp .+B; .npad 7; .npad 2
            DB 0EBH, 09H, 8DH, 0A4H, 24H, 00H, 00H, 00H, 00H, 8BH, 0FFH
           else
            if size eq 12
             ; jmp .+C; .npad 7; .npad 3
             DB 0EBH, 0AH, 8DH, 0A4H, 24H, 00H, 00H, 00H, 00H, 8DH, 49H, 00H
            else
             if size eq 13
              ; jmp .+D; .npad 7; .npad 4
              DB 0EBH, 0BH, 8DH, 0A4H, 24H, 00H, 00H, 00H, 00H, 8DH, 64H, 24H, 00H
             else
              if size eq 14
               ; jmp .+E; .npad 7; .npad 5
               DB 0EBH, 0CH, 8DH, 0A4H, 24H, 00H, 00H, 00H, 00H, 05H, 00H, 00H, 00H, 00H
              else
               if size eq 15
                ; jmp .+F; .npad 7; .npad 6
                DB 0EBH, 0DH, 8DH, 0A4H, 24H, 00H, 00H, 00H, 00H, 8DH, 9BH, 00H, 00H, 00H, 00H
               else
                %out error: unsupported npad size
                .err
               endif
              endif
             endif
            endif
           endif
          endif
         endif
        endif
       endif
      endif
     endif
    endif
   endif
  endif
 endif
endif
endm
```

Глава 89

Модификация исполняемых файлов

89.1. Текстовые строки

Сишные строки проще всего модифицировать (если они не зашифрованы) в любом шестнадцатеричном редакторе . Эта техника доступна даже для тех, кто вовсе не разбирается в машинном коде и форматах исполняемых файлов. Новая строка не должна быть длиннее старой, потому что имеется риск затереть какую-то другую переменную или код. Используя этот метод, очень много ПО было *локализовано* во времена MS-DOS, как минимум, в странах бывшего СССР, в 80-х и 90-х . Отсюда наличие очень странных аббревиатур и сокращений в *локализованном* ПО: там просто не было места для более длинных строк.

В строках в Delphi, длина строки также должна быть поправлена, если нужно .

89.2. x86-код

Часто необходимые задачи:

- Часто нужно просто запретить исполнение какой-либо инструкции . И чаще всего, это можно сделать, заполняя её байтом 0x90 (NOP).
- Условные переходы, имеющие опкод вроде `74 xx` (JZ), так же могут быть заполнены двумя NOP-ами. Также возможно запретить исполнение условного перехода записав 0 во второй байт (*jump offset*).
- Еще одна часто необходимая задача это сделать условный переход всегда срабатывающим : это возможно при помощи записи 0xEB вместо опкода, это значит `JMP`.
- Исполнение функции может быть запрещено, если записать RETN (0xC3) в её начале. Это справедливо для всех функций кроме `stdcall` (64.2 (стр. 689)). При модификации функций `stdcall`, нужно в начале определить количество аргументов (например, отыскав RETN в этой функции), и использовать RETN с 16-битным аргументом (0xC2).
- Иногда, запрещенная функция должна возвращать 0 или 1. Это можно сделать при помощи `MOV EAX, 0` или `MOV EAX, 1`, но это слишком многословно. Способ получше это `XOR EAX, EAX` (2 байта `0x31 0xC0`) или `XOR EAX, EAX / INC EAX` (3 байта `0x31 0xC0 0x40`).

ПО может быть защищено от модификаций. Эта защита чаще всего реализуется путем чтения кода и вычисления контрольной суммы . Следовательно, код должен быть прочитан перед тем как защита сработает. Это можно определить установив точку останова на чтение памяти .

В tracer имеется опция BPM для этого.

Релоки в исполняемых PE-файлах (68.2.6 (стр. 714)) не должны быть тронуты, потому что загрузчик Windows перезапишет ваш новый код. (Они выделяются серым в Hiew, например: илл.7.12). В качестве последней меры, можно записать `JMP` для обхода релока, либо же придется модифицировать таблицу релоков.

Глава 90

Compiler intrinsic

Специфичная для компилятора функция не являющаяся обычной библиотечной функцией. Компилятор вместо её вызова генерирует определенный машинный код. Нередко, это псевдофункции для определенной инструкции CPU.

Например, в языках Си/Си++ нет операции циклического сдвига, а во многих CPU она есть. Чтобы программисту были доступны эти инструкции, в MSVC есть псевдофункции *_rotl()* и *_rotr()*[1], которые компилятором напрямую транслируются в x86-инструкции ROL/ROR.

Еще один пример это функции позволяющие генерировать SSE-инструкции прямо в коде.

Полный список intrinsics от MSVC: MSDN.

[1] MSDN

Глава 91

Аномалии компиляторов

Intel C++ 10.1 которым скомпилирован Oracle RDBMS 11.2 Linux86, может сгенерировать два JZ идущих подряд, причем на второй JZ нет ссылки ниоткуда. Второй JZ таким образом, не имеет никакого смысла.

Листинг 91.1: kdli.o из libserver11.a

```
.text:08114CF1                 loc_8114CF1: ; CODE XREF: __PGOSF539_kdlimemSer+89A
.text:08114CF1                              ; __PGOSF539_kdlimemSer+3994
.text:08114CF1 8B 45 08            mov     eax, [ebp+arg_0]
.text:08114CF4 0F B6 50 14         movzx   edx, byte ptr [eax+14h]
.text:08114CF8 F6 C2 01            test    dl, 1
.text:08114CFB 0F 85 17 08 00 00   jnz     loc_8115518
.text:08114D01 85 C9               test    ecx, ecx
.text:08114D03 0F 84 8A 00 00 00   jz      loc_8114D93
.text:08114D09 0F 84 09 08 00 00   jz      loc_8115518
.text:08114D0F 8B 53 08            mov     edx, [ebx+8]
.text:08114D12 89 55 FC            mov     [ebp+var_4], edx
.text:08114D15 31 C0               xor     eax, eax
.text:08114D17 89 45 F4            mov     [ebp+var_C], eax
.text:08114D1A 50                  push    eax
.text:08114D1B 52                  push    edx
.text:08114D1C E8 03 54 00 00      call    len2nbytes
.text:08114D21 83 C4 08            add     esp, 8
```

Листинг 91.2: оттуда же

```
.text:0811A2A5                 loc_811A2A5: ; CODE XREF: kdliSerLengths+11C
.text:0811A2A5                              ; kdliSerLengths+1C1
.text:0811A2A5 8B 7D 08            mov     edi, [ebp+arg_0]
.text:0811A2A8 8B 7F 10            mov     edi, [edi+10h]
.text:0811A2AB 0F B6 57 14         movzx   edx, byte ptr [edi+14h]
.text:0811A2AF F6 C2 01            test    dl, 1
.text:0811A2B2 75 3E               jnz     short loc_811A2F2
.text:0811A2B4 83 E0 01            and     eax, 1
.text:0811A2B7 74 1F               jz      short loc_811A2D8
.text:0811A2B9 74 37               jz      short loc_811A2F2
.text:0811A2BB 6A 00               push    0
.text:0811A2BD FF 71 08            push    dword ptr [ecx+8]
.text:0811A2C0 E8 5F FE FF FF      call    len2nbytes
```

Возможно, это ошибка его кодегенератора, не выявленная тестами (ведь результирующий код и так работает нормально).

Еще подобные аномалии компиляторов в этой книге : 19.2.4 (стр. 326), 39.3 (стр. 502), 47.7 (стр. 547), 18.7 (стр. 300), 12.4.1 (стр. 141), 19.5.2 (стр. 343).

В этой книге здесь приводятся подобные случаи для того, чтобы легче было понимать, что подобные ошибки компиляторов все же имеют место быть, и не следует ломать голову над тем, почему он сгенерировал такой странный код.

Глава 92

OpenMP

OpenMP это один из простейших способов распараллелить работу простого алгоритма .

В качестве примера, попытаемся написать программу для вычисления криптографического *nonce* . В моем простейшем примере, *nonce* это число, добавляемое к нешифрованному тексту, чтобы получить хэш с какой-то особенностью . Например, на одной из стадии, протокол Bitcoin требует найти такую *nonce*, чтобы в результате хэширования подряд шли определенное количество нулей. Это еще называется «proof of work» [1] (т.е. система доказывает, что она произвела какие-то очень ресурсоёмкие вычисления и затратила время на это).

Мой пример не связан с Bitcoin, он будет пытаться добавлять числа к строке «hello, world!_» чтобы найти такое число, при котором строка вида «hello, world!_<number>» после хеширования алгоритмом SHA512 будет содержать как минимум 3 нулевых байта в начале.

Ограничимся перебором всех чисел в интервале 0..INT32_MAX-1 (т.е., 0x7FFFFFFE или 2147483646).

Алгоритм очень простой:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include "sha512.h"

int found=0;
int32_t checked=0;

int32_t* __min;
int32_t* __max;

time_t start;

#ifdef __GNUC__
#define min(X,Y) ((X) < (Y) ? (X) : (Y))
#define max(X,Y) ((X) > (Y) ? (X) : (Y))
#endif

void check_nonce (int32_t nonce)
{
        uint8_t buf[32];
        struct sha512_ctx ctx;
        uint8_t res[64];

        // update statistics
        int t=omp_get_thread_num();

        if (__min[t]==-1)
                __min[t]=nonce;
        if (__max[t]==-1)
                __max[t]=nonce;

        __min[t]=min(__min[t], nonce);
        __max[t]=max(__max[t], nonce);
```

[1] wikipedia

```
        // idle if valid nonce found
        if (found)
                return;

        memset (buf, 0, sizeof(buf));
        sprintf (buf, "hello, world!_%d", nonce);

        sha512_init_ctx (&ctx);
        sha512_process_bytes (buf, strlen(buf), &ctx);
        sha512_finish_ctx (&ctx, &res);
        if (res[0]==0 && res[1]==0 && res[2]==0)
        {
                printf ("found (thread %d): [%s]. seconds spent=%d\n", t, buf, time(NULL)-start);
                found=1;
        };
        #pragma omp atomic
        checked++;

        #pragma omp critical
        if ((checked % 100000)==0)
                printf ("checked=%d\n", checked);
};

int main()
{
        int32_t i;
        int threads=omp_get_max_threads();
        printf ("threads=%d\n", threads);

        __min=(int32_t*)malloc(threads*sizeof(int32_t));
        __max=(int32_t*)malloc(threads*sizeof(int32_t));
        for (i=0; i<threads; i++)
                __min[i]=__max[i]=-1;

        start=time(NULL);

        #pragma omp parallel for
        for (i=0; i<INT32_MAX; i++)
                check_nonce (i);

        for (i=0; i<threads; i++)
                printf ("__min[%d]=0x%08x __max[%d]=0x%08x\n", i, __min[i], i, __max[i]);

        free(__min); free(__max);
};
```

check_nonce() просто добавляет число к строке, хеширует алгоритмом SHA512 и проверяет 3 нулевых байта в начале.

Очень важная часть кода — это:

```
        #pragma omp parallel for
        for (i=0; i<INT32_MAX; i++)
                check_nonce (i);
```

Да, вот настолько просто, без #pragma мы просто вызываем check_nonce() для каждого числа от 0 до INT32_MAX (0x7fffffff или 2147483647). С #pragma, компилятор добавляет специальный код, который разрежет интервал цикла на меньшие интервалы, чтобы запустить их на доступных ядрах CPU [2].

Пример может быть скомпилирован [3] в MSVC 2012:

```
cl openmp_example.c sha512.obj /openmp /O1 /Zi /Faopenmp_example.asm
```

Или в GCC:

```
gcc -fopenmp 2.c sha512.c -S -masm=intel
```

[2] N.B.: Это намеренно упрощенный пример, но на практике, применение OpenMP может быть труднее и сложнее

[3] файлы sha512.(c|h) и u64.h можно взять из библиотеки OpenSSL : http://go.yurichev.com/17324

92.1. MSVC

Вот как MSVC 2012 генерирует главный цикл:

Листинг 92.1: MSVC 2012

```
        push    OFFSET _main$omp$1
        push    0
        push    1
        call    __vcomp_fork
        add     esp, 16                                 ; 00000010H
```

Функции с префиксом vcomp связаны с OpenMP и находятся в файле vcomp*.dll. Так что тут запускается группа тредов.

Посмотрим на _mainomp1:

Листинг 92.2: MSVC 2012

```
$T1 = -8                                                ; size = 4
$T2 = -4                                                ; size = 4
_main$omp$1 PROC                                        ; COMDAT
        push    ebp
        mov     ebp, esp
        push    ecx
        push    ecx
        push    esi
        lea     eax, DWORD PTR $T2[ebp]
        push    eax
        lea     eax, DWORD PTR $T1[ebp]
        push    eax
        push    1
        push    1
        push    2147483646                              ; 7ffffffeH
        push    0
        call    __vcomp_for_static_simple_init
        mov     esi, DWORD PTR $T1[ebp]
        add     esp, 24                                 ; 00000018H
        jmp     SHORT $LN6@main$omp$1
$LL2@main$omp$1:
        push    esi
        call    _check_nonce
        pop     ecx
        inc     esi
$LN6@main$omp$1:
        cmp     esi, DWORD PTR $T2[ebp]
        jle     SHORT $LL2@main$omp$1
        call    __vcomp_for_static_end
        pop     esi
        leave
        ret     0
_main$omp$1 ENDP
```

Эта функция будет запущена n раз параллельно, где n это число ядер CPU. vcomp_for_static_simple_init() вычисляет интервал для конструкта for() для текущего треда, в зависимости от текущего номера треда . Значения начала и конца цикла записаны в локальных переменных $T1 и $T2. Вы также можете заметить 7fffffeh (или 2147483646) как аргумент для функции vcomp_for_static_simple_init() это количество итераций всего цикла, оно будет поделено на равные части .

Потом мы видим новый цикл с вызовом функции check_nonce() делающей всю работу.

Добавил также немного кода в начале функции check_nonce() для сбора статистики, с какими аргументами эта функция вызывалась.

Вот что мы видим если запустим:

```
threads=4
...
checked=2800000
checked=3000000
checked=3200000
checked=3300000
found (thread 3): [hello, world!_1611446522]. seconds spent=3
```

```
__min[0]=0x00000000 __max[0]=0x1fffffff
__min[1]=0x20000000 __max[1]=0x3fffffff
__min[2]=0x40000000 __max[2]=0x5fffffff
__min[3]=0x60000000 __max[3]=0x7ffffffe
```

Да, результат правильный, первые 3 байта это нули:

```
C:\...\sha512sum test
000000f4a8fac5a4ed38794da4c1e39f54279ad5d9bb3c5465cdf57adaf60403
df6e3fe6019f5764fc9975e505a7395fed780fee50eb38dd4c0279cb114672e2 *test
```

Оно требует $\approx 2..3$ секунды на 4-х ядерном Intel Xeon E3-1220 3.10 GHz. В task manager мы видим 5 тредов: один главный тред + 4 запущенных . Никаких оптимизаций не было сделано, чтобы оставить этот пример в как можно более простом виде. Но, наверное, этот алгоритм может работать быстрее. У моего CPU 4 ядра, вот почему OpenMP запустил именно 4 треда.

Глядя на таблицу статистики, можно легко увидеть, что цикл был разделен очень точно на 4 равных части. Ну хорошо, почти равных, если не учитывать последний бит.

Имеются также прагмы и для атомарных операций.

Посмотрим, как вот этот код будет скомпилирован:

```
        #pragma omp atomic
        checked++;

        #pragma omp critical
        if ((checked % 100000)==0)
                printf ("checked=%d\n", checked);
```

Листинг 92.3: MSVC 2012

```
        push    edi
        push    OFFSET _checked
        call    __vcomp_atomic_add_i4
; Line 55
        push    OFFSET _$vcomp$critsect$
        call    __vcomp_enter_critsect
        add     esp, 12                                 ; 0000000cH
; Line 56
        mov     ecx, DWORD PTR _checked
        mov     eax, ecx
        cdq
        mov     esi, 100000                             ; 000186a0H
        idiv    esi
        test    edx, edx
        jne     SHORT $LN1@check_nonc
; Line 57
        push    ecx
        push    OFFSET ??_C@_0M@NPNHLIOO@checked?$DN?$CFd?6?$AA@
        call    _printf
        pop     ecx
        pop     ecx
$LN1@check_nonc:
        push    DWORD PTR _$vcomp$critsect$
        call    __vcomp_leave_critsect
        pop     ecx
```

Как выясняется, функция `vcomp_atomic_add_i4()` в vcomp*.dll это просто крохотная функция имеющая инструкцию `LOCK XADD`[4].

`vcomp_enter_critsect()` в конце концов вызывает функцию win32 API `EnterCriticalSection()` [5].

92.2. GCC

GCC 4.8.1 выдает программу показывающую точно такую же таблицу со статистикой , так что, реализация GCC делит цикл на части точно так же .

[4] О префиксе LOCK читайте больше : A.6.1 (стр. 963)
[5] О критических секциях читайте больше тут: 68.4 (стр. 740)

Листинг 92.4: GCC 4.8.1

```
        mov     edi, OFFSET FLAT:main._omp_fn.0
        call    GOMP_parallel_start
        mov     edi, 0
        call    main._omp_fn.0
        call    GOMP_parallel_end
```

В отличие от реализации MSVC, то, что делает код GCC, это запускает 3 треда, но также запускает четвертый прямо в текущем треде. Так что здесь всего 4 треда а не 5 как в случае с MSVC.

Вот функция `main._omp_fn.0`:

Листинг 92.5: GCC 4.8.1

```
main._omp_fn.0:
        push    rbp
        mov     rbp, rsp
        push    rbx
        sub     rsp, 40
        mov     QWORD PTR [rbp-40], rdi
        call    omp_get_num_threads
        mov     ebx, eax
        call    omp_get_thread_num
        mov     esi, eax
        mov     eax, 2147483647 ; 0x7FFFFFFF
        cdq
        idiv    ebx
        mov     ecx, eax
        mov     eax, 2147483647 ; 0x7FFFFFFF
        cdq
        idiv    ebx
        mov     eax, edx
        cmp     esi, eax
        jl      .L15
.L18:
        imul    esi, ecx
        mov     edx, esi
        add     eax, edx
        lea     ebx, [rax+rcx]
        cmp     eax, ebx
        jge     .L14
        mov     DWORD PTR [rbp-20], eax
.L17:
        mov     eax, DWORD PTR [rbp-20]
        mov     edi, eax
        call    check_nonce
        add     DWORD PTR [rbp-20], 1
        cmp     DWORD PTR [rbp-20], ebx
        jl      .L17
        jmp     .L14
.L15:
        mov     eax, 0
        add     ecx, 1
        jmp     .L18
.L14:
        add     rsp, 40
        pop     rbx
        pop     rbp
        ret
```

Здесь мы видим это деление явно: вызывая `omp_get_num_threads()` и `omp_get_thread_num()` мы получаем количество запущенных тредов, а также номер текущего треда , и затем определяем интервал цикла. И затем запускаем `check_nonce()`.

GCC также вставляет инструкцию `LOCK ADD` прямо в том месте кода, где MSVC сгенерировал вызов отдельной функции в DLL :

Листинг 92.6: GCC 4.8.1

```
        lock add        DWORD PTR checked[rip], 1
        call    GOMP_critical_start
```

```
        mov     ecx, DWORD PTR checked[rip]
        mov     edx, 351843721
        mov     eax, ecx
        imul    edx
        sar     edx, 13
        mov     eax, ecx
        sar     eax, 31
        sub     edx, eax
        mov     eax, edx
        imul    eax, eax, 100000
        sub     ecx, eax
        mov     eax, ecx
        test    eax, eax
        jne     .L7
        mov     eax, DWORD PTR checked[rip]
        mov     esi, eax
        mov     edi, OFFSET FLAT:.LC2 ; "checked=%d\n"
        mov     eax, 0
        call    printf
.L7:
        call    GOMP_critical_end
```

Функции с префиксом GOMP это часть библиотеки GNU OpenMP. В отличие от vcomp*.dll, её исходный код свободно доступен : GitHub.

Глава 93

Itanium

Еще одна очень интересная архитектура (хотя и почти провальная) это Intel Itanium (IA64) . Другие OOE-процессоры сами решают, как переставлять инструкции и исполнять их параллельно, EPIC[1] это была попытка сдвинуть эти решения на компилятор: дать ему возможность самому группировать инструкции во время компиляции.

Это вылилось в очень сложные компиляторы

Вот один пример IA64-кода: простой криптоалгоритм из ядра Linux :

Листинг 93.1: Linux kernel 3.2.0.4

```
#define TEA_ROUNDS              32
#define TEA_DELTA               0x9e3779b9

static void tea_encrypt(struct crypto_tfm *tfm, u8 *dst, const u8 *src)
{
        u32 y, z, n, sum = 0;
        u32 k0, k1, k2, k3;
        struct tea_ctx *ctx = crypto_tfm_ctx(tfm);
        const __le32 *in = (const __le32 *)src;
        __le32 *out = (__le32 *)dst;

        y = le32_to_cpu(in[0]);
        z = le32_to_cpu(in[1]);

        k0 = ctx->KEY[0];
        k1 = ctx->KEY[1];
        k2 = ctx->KEY[2];
        k3 = ctx->KEY[3];

        n = TEA_ROUNDS;

        while (n-- > 0) {
                sum += TEA_DELTA;
                y += ((z << 4) + k0) ^ (z + sum) ^ ((z >> 5) + k1);
                z += ((y << 4) + k2) ^ (y + sum) ^ ((y >> 5) + k3);
        }

        out[0] = cpu_to_le32(y);
        out[1] = cpu_to_le32(z);
}
```

И вот как он был скомпилирован:

Листинг 93.2: Linux Kernel 3.2.0.4 для Itanium 2 (McKinley)

```
0090|                                   tea_encrypt:
0090|08 80 80 41 00 21                     adds r16 = 96, r32              // ptr to ctx->KEY[2]
0096|80 C0 82 00 42 00                     adds r8 = 88, r32               // ptr to ctx->KEY[0]
009C|00 00 04 00                           nop.i 0
00A0|09 18 70 41 00 21                     adds r3 = 92, r32               // ptr to ctx->KEY[1]
00A6|F0 20 88 20 28 00                     ld4 r15 = [r34], 4              // load z
00AC|44 06 01 84                           adds r32 = 100, r32;;           // ptr to ctx->KEY[3]
00B0|08 98 00 20 10 10                     ld4 r19 = [r16]                 // r19=k2
```

[1] Explicitly parallel instruction computing

```
00B6|00 01 00 00 42 40                    mov r16 = r0                    // r0 always contain zero
00BC|00 08 CA 00                          mov.i r2 = ar.lc                // save lc register
00C0|05 70 00 44 10 10 9E FF FF FF 7F 20  ld4 r14 = [r34]                 // load y
00CC|92 F3 CE 6B                          movl r17 = 0xFFFFFFFF9E3779B9;; // TEA_DELTA
00D0|08 00 00 00 01 00                    nop.m 0
00D6|50 01 20 20 20 00                    ld4 r21 = [r8]                  // r21=k0
00DC|F0 09 2A 00                          mov.i ar.lc = 31                // TEA_ROUNDS is 32
00E0|0A A0 00 06 10 10                    ld4 r20 = [r3];;                // r20=k1
00E6|20 01 80 20 20 00                    ld4 r18 = [r32]                 // r18=k3
00EC|00 00 04 00                          nop.i 0
00F0|
00F0|                                 loc_F0:
00F0|09 80 40 22 00 20                    add r16 = r16, r17              // r16=sum, r17=TEA_DELTA
00F6|D0 71 54 26 40 80                    shladd r29 = r14, 4, r21        // r14=y, r21=k0
00FC|A3 70 68 52                          extr.u r28 = r14, 5, 27;;
0100|03 F0 40 1C 00 20                    add r30 = r16, r14
0106|B0 E1 50 00 40 40                    add r27 = r28, r20;;            // r20=k1
010C|D3 F1 3C 80                          xor r26 = r29, r30;;
0110|0B C8 6C 34 0F 20                    xor r25 = r27, r26;;
0116|F0 78 64 00 40 00                    add r15 = r15, r25              // r15=z
011C|00 00 04 00                          nop.i 0;;
0120|00 00 00 00 01 00                    nop.m 0
0126|80 51 3C 34 29 60                    extr.u r24 = r15, 5, 27
012C|F1 98 4C 80                          shladd r11 = r15, 4, r19        // r19=k2
0130|0B B8 3C 20 00 20                    add r23 = r15, r16;;
0136|A0 C0 48 00 40 00                    add r10 = r24, r18              // r18=k3
013C|00 00 04 00                          nop.i 0;;
0140|0B 48 28 16 0F 20                    xor r9 = r10, r11;;
0146|60 B9 24 1E 40 00                    xor r22 = r23, r9
014C|00 00 04 00                          nop.i 0;;
0150|11 00 00 00 01 00                    nop.m 0
0156|E0 70 58 00 40 A0                    add r14 = r14, r22
015C|A0 FF FF 48                          br.cloop.sptk.few loc_F0;;
0160|09 20 3C 42 90 15                    st4 [r33] = r15, 4              // store z
0166|00 00 00 02 00 00                    nop.m 0
016C|20 08 AA 00                          mov.i ar.lc = r2;;              // restore lc register
0170|11 00 38 42 90 11                    st4 [r33] = r14                 // store y
0176|00 00 00 02 00 80                    nop.i 0
017C|08 00 84 00                          br.ret.sptk.many b0;;
```

Прежде всего, все инструкции IA64 сгруппированы в пачки (bundle) из трех инструкций . Каждая пачка имеет размер 16 байт (128 бит) и состоит из template-кода (5 бит) и трех инструкций (41 бит на каждую). IDA показывает пачки как 6+6+4 байт — вы можете легко заметить эту повторяющуюся структуру .

Все 3 инструкции каждой пачки обычно исполняются одновременно, если только у какой-то инструкции нет «стоп-бита» .

Вероятно, инженеры Intel и HP собрали статистику наиболее встречающихся шаблонных сочетаний инструкций и решили ввести типы пачек (AKA «templates»): код пачки определяет типы инструкций в пачке . Их всего 12. Например, нулевой тип это `MII`, что означает: первая инструкция это Memory (загрузка или запись в память), вторая и третья это I (инструкция, работающая с целочисленными значениями). Еще один пример, тип 0x1d: `MFB`: первая инструкция это Memory (загрузка или запись в память), вторая это Float (инструкция, работающая с FPU), третья это Branch (инструкция перехода).

Если компилятор не может подобрать подходящую инструкцию в соответствующее место пачки, он может вставить NOP: вы можете здесь увидеть инструкции `nop.i` (NOP на том месте где должна была бы находиться целочисленная инструкция) или `nop.m` (инструкция обращения к памяти должна была находиться здесь). Если вручную писать на ассемблере, NOP-ы могут вставляться автоматически .

И это еще не все. Пачки тоже могут быть объединены в группы . Каждая пачка может иметь «стоп-бит», так что все следующие друг за другом пачки вплоть до той, что имеет стоп-бит, могут быть исполнены одновременно . На практике, Itanium 2 может исполнять 2 пачки одновременно, таким образом, исполнять 6 инструкций одновременно .

Так что все инструкции внутри пачки и группы не могут мешать друг другу (т.е. не должны иметь data hazard-ов) . А если это так, то результаты будут непредсказуемые.

На ассемблере, каждый стоп-бит маркируется как две точки с запятой (`;;`) после инструкции. Так, инструкции на [90-ac] могут быть исполнены одновременно: они не мешают друг другу . Следующая группа: [b0-cc].

Мы также видим стоп-бит на 10cWe also see a stop bit at 10c. Следующая инструкция на 110 также имеет стоп-бит. Это значит, что эти инструкции должны исполняться изолированно от всех остальных (как в CISC) . Действительно: следующая инструкция на 110 использует результат, полученный от предыдущей (значение в регистре r26), так что они не могут

исполняться одновременно . Должно быть, компилятор не смог найти лучший способ распараллелить инструкции, или, иными словами, загрузить CPU насколько это возможно, отсюда так много стоп-битов и NOP-ов . Писать на ассемблере вручную это также очень трудная задача: программист должен группировать инструкции вручную .

У программиста остается возможность добавлять стоп-биты к каждой инструкции, но это сведет на нет всю мощность Itanium, ради которой он создавался.

Интересные примеры написания IA64-кода вручную можно найти в исходниках ядра Linux :

http://go.yurichev.com/17322.

Еще пара вводных статей об ассемблере Itanium : [Bur], [haq].

Еще одна интересная особенность Itanium это *speculative execution* (исполнение инструкций заранее, когда еще не известно, нужно ли это) и бит NaT («not a thing»), отдаленно напоминающий NaN-числа :
MSDN.

Глава 94

Модель памяти в 8086

Разбирая 16-битные программы для MS-DOS или Win16 (78.3 (стр. 787) или 53.5 (стр. 621)), мы можем увидеть, что указатель состоит из двух 16-битных значений. Что это означает? О да, еще один дивный артефакт MS-DOS и 8086 .

8086/8088 был 16-битным процессором, но мог адресовать 20-битное адресное пространство (таким образом мог адресовать 1MB внешней памяти) . Внешняя адресное пространство было разделено между RAM (максимум 640KB), ПЗУ, окна для видеопамяти, EMS-карт, и т.д.

Припомним также что 8086/8088 был на самом деле наследником 8-битного процессора 8080 . Процессор 8080 имел 16-битное адресное пространство, т.е. мог адресовать только 64KB. И возможно в расчете на портирование старого ПО[1], 8086 может поддерживать 64-килобайтные окна, одновременно много таких, расположенных внутри одномегабайтного адресного пространства . Это, в каком-то смысле, игрушечная виртуализация . Все регистры 8086 16-битные, так что, чтобы адресовать больше, специальные сегментные регистры (CS, DS, ES, SS) были введены . Каждый 20-битный указатель вычисляется, используя значения из пары состоящей из сегментного регистра и адресного регистра (например DS:BX) вот так

$$real\_address = (segment\_register \ll 4) + address\_register$$

Например, окно памяти для графики (EGA[2], VGA[3]) на старых IBM PC-совместимых компьютерах имело размер 64KB. Для доступа к нему, значение 0xA000 должно быть записано в один из сегментных регистров, например, в DS. Тогда DS:0 будет адресовать самый первый байт видеопамяти, а DS:0xFFFF — самый последний байт. А реальный адрес на 20-битной адресной шине, на самом деле будет от 0xA0000 до 0xAFFFF.

Программа может содержать жесткопривязанные адреса вроде 0x1234, но ОС может иметь необходимость загрузить программу по другим адресам, так что она пересчитает значения для сегментных регистров так, что программа будет нормально работать, не обращая внимания на то, в каком месте памяти она была расположена.

Так что, любой указатель в окружении старой MS-DOS на самом деле состоял из адреса сегмента и адреса внутри сегмента, т.е. из двух 16-битных значений. 20-битного значения было бы достаточно для этого, хотя, тогда пришлось бы вычислять адреса слишком часто: так что передача большего количества информации в стеке — это более хороший баланс между экономией места и удобством .

Кстати, из-за всего этого, не было возможным выделить блок памяти больше чем 64KB.

В 80286 сегментные регистры получили новую роль селекторов, имеющих немного другую функцию.

Когда появился процессор 80386 и компьютеры с большей памятью, MS-DOS была всё еще популярна, так что появились DOS-экстендеры: на самом деле это уже был шаг к «серьезным» ОС, они переключали CPU в защищенный режим и предлагали куда лучшее API для программ, которые всё еще предполагалось запускать в MS-DOS. Широко известные примеры это DOS/4GW (игра DOOM была скомпилирована под него), Phar Lap, PMODE

Кстати, точно такой же способ адресации памяти был и в 16-битной линейке Windows 3.x, перед Win32 .

[1] Автор не уверен на 100% здесь
[2] Enhanced Graphics Adapter
[3] Video Graphics Array

Глава 95

Перестановка basic block-ов

95.1. Profile-guided optimization

Этот метод оптимизации кода может перемещать некоторые basic block-и в другую секцию исполняемого бинарного файла .

Очевидно, в функции есть места которые исполняются чаще всего (например, тела циклов) и реже всего (например, код обработки ошибок, обработчики исключений) .

Компилятор добавляет дополнительный (instrumentation) код в исполняемый файл, затем разработчик запускает его с тестами для сбора статистики. Затем компилятор, при помощи собранной статистики, приготавливает итоговый исполняемый файл где весь редко исполняемый код перемещен в другую секцию .

В результате, весь часто исполняемый код функции становится компактным, что очень важно для скорости исполнения и кэш-памяти .

Пример из Oracle RDBMS, который скомпилирован при помощи Intel C++ :

Листинг 95.1: orageneric11.dll (win32)

```
                public _skgfsync
_skgfsync       proc near

; address 0x6030D86A

                db      66h
                nop
                push    ebp
                mov     ebp, esp
                mov     edx, [ebp+0Ch]
                test    edx, edx
                jz      short loc_6030D884
                mov     eax, [edx+30h]
                test    eax, 400h
                jnz     __VInfreq__skgfsync  ; write to log
continue:
                mov     eax, [ebp+8]
                mov     edx, [ebp+10h]
                mov     dword ptr [eax], 0
                lea     eax, [edx+0Fh]
                and     eax, 0FFFFFFFCh
                mov     ecx, [eax]
                cmp     ecx, 45726963h
                jnz     error                ; exit with error
                mov     esp, ebp
                pop     ebp
                retn
_skgfsync       endp

...

; address 0x60B953F0

__VInfreq__skgfsync:
```

```
                mov     eax, [edx]
                test    eax, eax
                jz      continue
                mov     ecx, [ebp+10h]
                push    ecx
                mov     ecx, [ebp+8]
                push    edx
                push    ecx
                push    offset ... ; "skgfsync(se=0x%x, ctx=0x%x, iov=0x%x)\n"
                push    dword ptr [edx+4]
                call    dword ptr [eax] ; write to log
                add     esp, 14h
                jmp     continue

error:
                mov     edx, [ebp+8]
                mov     dword ptr [edx], 69AAh ; 27050 "function called with invalid FIB/IOV structure
    " 
                mov     eax, [eax]
                mov     [edx+4], eax
                mov     dword ptr [edx+8], 0FA4h ; 4004
                mov     esp, ebp
                pop     ebp
                retn
; END OF FUNCTION CHUNK FOR _skgfsync
```

Расстояние между двумя адресами приведенных фрагментов кода почти 9 МБ.

Весь редко исполняемый код помещен в конце секции кода DLL-файла, среди редко исполняемых частей прочих функций . Эта часть функции была отмечена компилятором Intel C++ префиксом `VInfreg` . Мы видим часть функции которая записывает в лог-файл (вероятно, в случае ошибки или предупреждения, или чего-то в этом роде) которая, наверное, не исполнялась слишком часто, когда разработчики Oracle собирали статистику (если вообще исполнялась). Basic block записывающий в лог-файл, в конце концов возвращает управление в «горячую» часть функции

Другая «редкая» часть — это basic block возвращающий код ошибки 27050 .

В ELF-файлах для Linux весь редко исполняемый код перемещается компилятором Intel C++ в другую секцию (`text.unlikely`) оставляя весь «горячий» код в секции `text.hot` .

С точки зрения reverse engineer-а, эта информация может помочь разделить функцию на её основу и части, отвечающие за обработку ошибок .

Часть XI

Что стоит почитать

Глава 96

Книги

96.1. Windows

[RA09].

96.2. Си/Си++

[ISO13].

96.3. x86 / x86-64

[Int13], [AMD13a]

96.4. ARM

Документация от ARM: http://go.yurichev.com/17024

96.5. Криптография

[Sch94]

Глава 97

Блоги

97.1. Windows

- Microsoft: Raymond Chen
- nynaeve.net

Глава 98

Прочее

Имеются два отличных субреддита на reddit.com посвященных RE : reddit.com/r/ReverseEngineering/ и reddit.com/r/remath (для тем посвященных пересечению RE и математики).

Имеется также часть сайта Stack Exchange посвященная RE: reverseengineering.stackexchange.com.

На IRC есть канал ##re на FreeNode[1].

[1] freenode.net

Часть XII

Упражнения

Почти для всех задач, если не указано иное, два вопроса:

1) Что делает эта функция? Ответ должен состоять из одной фразы.

2) Перепишите эту функцию на Си/Си++.

Пользоваться Google-м, для поиска каких-либо зацепок, разрешается. Впрочем, для усложнения своей задачи, вы можете попробовать и без Google .

Подсказки и ответы собраны в приложении к этой книге.

Глава 99

Уровень 1

Задачи первого уровня, это те, которые можно решать голове.

99.1. Упражнение 1.4

Эта программа запрашивает пароль. Найдите его.

Как дополнительное упражнение, попробуйте изменить пароль, модифицируя исполняемый файл, в т.ч., на более короткий или более длинный. Какой самый короткий пароль можно сделать?

Попытайтесь также вызвать аварийное завершение программы только при помощи ввода строки .

- win32 (beginners.re)
- Linux x86 (beginners.re)
- Mac OS X (beginners.re)
- MIPS (beginners.re)

Глава 100

Уровень 2

Для решения задач второго уровня, вам вероятно понадобится текстовый редактор или тетрадка с ручкой.

100.1. Упражнение 2.1

100.1.1. Оптимизирующий MSVC 2010 x86

```
__real@3fe0000000000000 DQ 03fe0000000000000r
__real@3f50624dd2f1a9fc DQ 03f50624dd2f1a9fcr

_g$ = 8
tv132 = 16
_x$ = 16
f1 PROC
        fld     QWORD PTR _x$[esp-4]
        fld     QWORD PTR __real@3f50624dd2f1a9fc
        fld     QWORD PTR __real@3fe0000000000000
        fld     QWORD PTR _g$[esp-4]
$LN2@f1:
        fld     ST(0)
        fmul    ST(0), ST(1)
        fsub    ST(0), ST(4)
        call    __ftol2_sse
        cdq
        xor     eax, edx
        sub     eax, edx
        mov     DWORD PTR tv132[esp-4], eax
        fild    DWORD PTR tv132[esp-4]
        fcomp   ST(3)
        fnstsw  ax
        test    ah, 5
        jnp     SHORT $LN19@f1
        fld     ST(3)
        fdiv    ST(0), ST(1)
        faddp   ST(1), ST(0)
        fmul    ST(0), ST(1)
        jmp     SHORT $LN2@f1
$LN19@f1:
        fstp    ST(3)
        fstp    ST(1)
        fstp    ST(0)
        ret     0
f1 ENDP

__real@3ff0000000000000 DQ 03ff0000000000000r

_x$ = 8
f2 PROC
        fld     QWORD PTR _x$[esp-4]
        sub     esp, 16
        fstp    QWORD PTR [esp+8]
```

```
        fld1
        fstp    QWORD PTR [esp]
        call    f1
        add     esp, 16
        ret     0
f2 ENDP
```

100.1.2. Оптимизирующий MSVC 2012 x64

```
__real@3fe0000000000000 DQ 03fe0000000000000r
__real@3f50624dd2f1a9fc DQ 03f50624dd2f1a9fcr
__real@3ff0000000000000 DQ 03ff0000000000000r

x$ = 8
f       PROC
        movsdx  xmm2, QWORD PTR __real@3ff0000000000000
        movsdx  xmm5, QWORD PTR __real@3f50624dd2f1a9fc
        movsdx  xmm4, QWORD PTR __real@3fe0000000000000
        movapd  xmm3, xmm0
        npad    4
$LL4@f:
        movapd  xmm1, xmm2
        mulsd   xmm1, xmm2
        subsd   xmm1, xmm3
        cvttsd2si eax, xmm1
        cdq
        xor     eax, edx
        sub     eax, edx
        movd    xmm0, eax
        cvtdq2pd xmm0, xmm0
        comisd  xmm5, xmm0
        ja      SHORT $LN18@f
        movapd  xmm0, xmm3
        divsd   xmm0, xmm2
        addsd   xmm0, xmm2
        movapd  xmm2, xmm0
        mulsd   xmm2, xmm4
        jmp     SHORT $LL4@f
$LN18@f:
        movapd  xmm0, xmm2
        ret     0
f       ENDP
```

100.2. Упражнение 2.4

Это стандартная функция из библиотек Си. Исходник взят из MSVC 2010.

100.2.1. Оптимизирующий MSVC 2010

```
PUBLIC    _f
_TEXT    SEGMENT
_arg1$ = 8            ; size = 4
_arg2$ = 12           ; size = 4
_f    PROC
    push   esi
    mov    esi, DWORD PTR _arg1$[esp]
    push   edi
    mov    edi, DWORD PTR _arg2$[esp+4]
    cmp    BYTE PTR [edi], 0
    mov    eax, esi
    je     SHORT $LN7@f
    mov    dl, BYTE PTR [esi]
    push   ebx
```

```
    test   dl, dl
    je     SHORT $LN4@f
    sub    esi, edi
    npad   6 ; align next label
$LL5@f:
    mov    ecx, edi
    test   dl, dl
    je     SHORT $LN2@f
$LL3@f:
    mov    dl, BYTE PTR [ecx]
    test   dl, dl
    je     SHORT $LN14@f
    movsx  ebx, BYTE PTR [esi+ecx]
    movsx  edx, dl
    sub    ebx, edx
    jne    SHORT $LN2@f
    inc    ecx
    cmp    BYTE PTR [esi+ecx], bl
    jne    SHORT $LL3@f
$LN2@f:
    cmp    BYTE PTR [ecx], 0
    je     SHORT $LN14@f
    mov    dl, BYTE PTR [eax+1]
    inc    eax
    inc    esi
    test   dl, dl
    jne    SHORT $LL5@f
    xor    eax, eax
    pop    ebx
    pop    edi
    pop    esi
    ret    0
_f    ENDP
_TEXT    ENDS
END
```

100.2.2. GCC 4.4.1

```
                public f
f               proc near

var_C           = dword ptr -0Ch
var_8           = dword ptr -8
var_4           = dword ptr -4
arg_0           = dword ptr  8
arg_4           = dword ptr  0Ch

                push    ebp
                mov     ebp, esp
                sub     esp, 10h
                mov     eax, [ebp+arg_0]
                mov     [ebp+var_4], eax
                mov     eax, [ebp+arg_4]
                movzx   eax, byte ptr [eax]
                test    al, al
                jnz     short loc_8048443
                mov     eax, [ebp+arg_0]
                jmp     short locret_8048453

loc_80483F4:
                mov     eax, [ebp+var_4]
                mov     [ebp+var_8], eax
                mov     eax, [ebp+arg_4]
                mov     [ebp+var_C], eax
                jmp     short loc_804840A

loc_8048402:
                add     [ebp+var_8], 1
```

```
                add     [ebp+var_C], 1

loc_804840A:
                mov     eax, [ebp+var_8]
                movzx   eax, byte ptr [eax]
                test    al, al
                jz      short loc_804842E
                mov     eax, [ebp+var_C]
                movzx   eax, byte ptr [eax]
                test    al, al
                jz      short loc_804842E
                mov     eax, [ebp+var_8]
                movzx   edx, byte ptr [eax]
                mov     eax, [ebp+var_C]
                movzx   eax, byte ptr [eax]
                cmp     dl, al
                jz      short loc_8048402

loc_804842E:
                mov     eax, [ebp+var_C]
                movzx   eax, byte ptr [eax]
                test    al, al
                jnz     short loc_804843D
                mov     eax, [ebp+var_4]
                jmp     short locret_8048453

loc_804843D:
                add     [ebp+var_4], 1
                jmp     short loc_8048444


loc_8048443:
                nop

loc_8048444:
                mov     eax, [ebp+var_4]
                movzx   eax, byte ptr [eax]
                test    al, al
                jnz     short loc_80483F4
                mov     eax, 0

locret_8048453:
                leave
                retn
f               endp
```

100.2.3. Оптимизирующий Keil (Режим ARM)

```
        PUSH     {r4,lr}
        LDRB     r2,[r1,#0]
        CMP      r2,#0
        POPEQ    {r4,pc}
        B        |L0.80|
|L0.20|
        LDRB     r12,[r3,#0]
        CMP      r12,#0
        BEQ      |L0.64|
        LDRB     r4,[r2,#0]
        CMP      r4,#0
        POPEQ    {r4,pc}
        CMP      r12,r4
        ADDEQ    r3,r3,#1
        ADDEQ    r2,r2,#1
        BEQ      |L0.20|
        B        |L0.76|
|L0.64|
        LDRB     r2,[r2,#0]
        CMP      r2,#0
```

```
        POPEQ    {r4,pc}
|L0.76|
        ADD      r0,r0,#1
|L0.80|
        LDRB     r2,[r0,#0]
        CMP      r2,#0
        MOVNE    r3,r0
        MOVNE    r2,r1
        MOVEQ    r0,#0
        BNE      |L0.20|
        POP      {r4,pc}
```

100.2.4. Оптимизирующий Keil (Режим Thumb)

```
        PUSH     {r4,r5,lr}
        LDRB     r2,[r1,#0]
        CMP      r2,#0
        BEQ      |L0.54|
        B        |L0.46|
|L0.10|
        MOVS     r3,r0
        MOVS     r2,r1
        B        |L0.20|
|L0.16|
        ADDS     r3,r3,#1
        ADDS     r2,r2,#1
|L0.20|
        LDRB     r4,[r3,#0]
        CMP      r4,#0
        BEQ      |L0.38|
        LDRB     r5,[r2,#0]
        CMP      r5,#0
        BEQ      |L0.54|
        CMP      r4,r5
        BEQ      |L0.16|
        B        |L0.44|
|L0.38|
        LDRB     r2,[r2,#0]
        CMP      r2,#0
        BEQ      |L0.54|
|L0.44|
        ADDS     r0,r0,#1
|L0.46|
        LDRB     r2,[r0,#0]
        CMP      r2,#0
        BNE      |L0.10|
        MOVS     r0,#0
|L0.54|
        POP      {r4,r5,pc}
```

100.2.5. Оптимизирующий GCC 4.9.1 (ARM64)

Листинг 100.1: Оптимизирующий GCC 4.9.1 (ARM64)

```
func:
        ldrb    w6, [x1]
        mov     x2, x0
        cbz     w6, .L2
        ldrb    w2, [x0]
        cbz     w2, .L24
.L17:
        ldrb    w2, [x0]
        cbz     w2, .L5
        cmp     w6, w2
        mov     x5, x0
        mov     x2, x1
```

```
        beq     .L18
        b       .L5
.L4:
        ldrb    w4, [x2]
        cmp     w3, w4
        cbz     w4, .L8
        bne     .L8
.L18:
        ldrb    w3, [x5,1]!
        add     x2, x2, 1
        cbnz    w3, .L4
.L8:
        ldrb    w2, [x2]
        cbz     w2, .L27
.L5:
        ldrb    w2, [x0,1]!
        cbnz    w2, .L17
.L24:
        mov     x2, 0
.L2:
        mov     x0, x2
        ret
.L27:
        mov     x2, x0
        mov     x0, x2
        ret
```

100.2.6. Оптимизирующий GCC 4.4.5 (MIPS)

Листинг 100.2: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```
f:
                lb      $v1, 0($a1)
                or      $at, $zero
                bnez    $v1, loc_18
                move    $v0, $a0

locret_10:                              # CODE XREF: f+50
                                        # f+78
                jr      $ra
                or      $at, $zero

loc_18:                                 # CODE XREF: f+8
                lb      $a0, 0($a0)
                or      $at, $zero
                beqz    $a0, locret_94
                move    $a2, $v0

loc_28:                                 # CODE XREF: f+8C
                lb      $a0, 0($a2)
                or      $at, $zero
                beqz    $a0, loc_80
                or      $at, $zero
                bne     $v1, $a0, loc_80
                move    $a3, $a1
                b       loc_60
                addiu   $a2, 1

loc_48:                                 # CODE XREF: f+68
                lb      $t1, 0($a3)
                or      $at, $zero
                beqz    $t1, locret_10
                or      $at, $zero
                bne     $t0, $t1, loc_80
                addiu   $a2, 1

loc_60:                                 # CODE XREF: f+40
                lb      $t0, 0($a2)
```

```
                or      $at, $zero
                bnez    $t0, loc_48
                addiu   $a3, 1
                lb      $a0, 0($a3)
                or      $at, $zero
                beqz    $a0, locret_10
                or      $at, $zero

loc_80:                                 # CODE XREF: f+30
                                        # f+38 ...
                addiu   $v0, 1
                lb      $a0, 0($v0)
                or      $at, $zero
                bnez    $a0, loc_28
                move    $a2, $v0

locret_94:                              # CODE XREF: f+20
                jr      $ra
                move    $v0, $zero
```

100.3. Упражнение 2.6

100.3.1. Оптимизирующий MSVC 2010

```
PUBLIC    _f
; Function compile flags: /Ogtpy
_TEXT    SEGMENT
_k0$ = -12            ; size = 4
_k3$ = -8             ; size = 4
_k2$ = -4             ; size = 4
_v$ = 8               ; size = 4
_k1$ = 12             ; size = 4
_k$ = 12              ; size = 4
_f    PROC
    sub    esp, 12    ; 0000000cH
    mov    ecx, DWORD PTR _v$[esp+8]
    mov    eax, DWORD PTR [ecx]
    mov    ecx, DWORD PTR [ecx+4]
    push   ebx
    push   esi
    mov    esi, DWORD PTR _k$[esp+16]
    push   edi
    mov    edi, DWORD PTR [esi]
    mov    DWORD PTR _k0$[esp+24], edi
    mov    edi, DWORD PTR [esi+4]
    mov    DWORD PTR _k1$[esp+20], edi
    mov    edi, DWORD PTR [esi+8]
    mov    esi, DWORD PTR [esi+12]
    xor    edx, edx
    mov    DWORD PTR _k2$[esp+24], edi
    mov    DWORD PTR _k3$[esp+24], esi
    lea    edi, DWORD PTR [edx+32]
$LL8@f:
    mov    esi, ecx
    shr    esi, 5
    add    esi, DWORD PTR _k1$[esp+20]
    mov    ebx, ecx
    shl    ebx, 4
    add    ebx, DWORD PTR _k0$[esp+24]
    sub    edx, 1640531527   ; 61c88647H
    xor    esi, ebx
    lea    ebx, DWORD PTR [edx+ecx]
    xor    esi, ebx
    add    eax, esi
    mov    esi, eax
    shr    esi, 5
```

```
    add    esi, DWORD PTR _k3$[esp+24]
    mov    ebx, eax
    shl    ebx, 4
    add    ebx, DWORD PTR _k2$[esp+24]
    xor    esi, ebx
    lea    ebx, DWORD PTR [edx+eax]
    xor    esi, ebx
    add    ecx, esi
    dec    edi
    jne    SHORT $LL8@f
    mov    edx, DWORD PTR _v$[esp+20]
    pop    edi
    pop    esi
    mov    DWORD PTR [edx], eax
    mov    DWORD PTR [edx+4], ecx
    pop    ebx
    add    esp, 12                    ; 0000000cH
    ret    0
_f    ENDP
```

100.3.2. Оптимизирующий Keil (Режим ARM)

```
        PUSH     {r4-r10,lr}
        ADD      r5,r1,#8
        LDM      r5,{r5,r7}
        LDR      r2,[r0,#4]
        LDR      r3,[r0,#0]
        LDR      r4,|L0.116|
        LDR      r6,[r1,#4]
        LDR      r8,[r1,#0]
        MOV      r12,#0
        MOV      r1,r12
|L0.40|
        ADD      r12,r12,r4
        ADD      r9,r8,r2,LSL #4
        ADD      r10,r2,r12
        EOR      r9,r9,r10
        ADD      r10,r6,r2,LSR #5
        EOR      r9,r9,r10
        ADD      r3,r3,r9
        ADD      r9,r5,r3,LSL #4
        ADD      r10,r3,r12
        EOR      r9,r9,r10
        ADD      r10,r7,r3,LSR #5
        EOR      r9,r9,r10
        ADD      r1,r1,#1
        CMP      r1,#0x20
        ADD      r2,r2,r9
        STRCS    r2,[r0,#4]
        STRCS    r3,[r0,#0]
        BCC      |L0.40|
        POP      {r4-r10,pc}

|L0.116|
        DCD      0x9e3779b9
```

100.3.3. Оптимизирующий Keil (Режим Thumb)

```
        PUSH     {r1-r7,lr}
        LDR      r5,|L0.84|
        LDR      r3,[r0,#0]
        LDR      r2,[r0,#4]
        STR      r5,[sp,#8]
        MOVS     r6,r1
        LDM      r6,{r6,r7}
```

```
        LDR      r5,[r1,#8]
        STR      r6,[sp,#4]
        LDR      r6,[r1,#0xc]
        MOVS     r4,#0
        MOVS     r1,r4
        MOV      lr,r5
        MOV      r12,r6
        STR      r7,[sp,#0]
|L0.30|
        LDR      r5,[sp,#8]
        LSLS     r6,r2,#4
        ADDS     r4,r4,r5
        LDR      r5,[sp,#4]
        LSRS     r7,r2,#5
        ADDS     r5,r6,r5
        ADDS     r6,r2,r4
        EORS     r5,r5,r6
        LDR      r6,[sp,#0]
        ADDS     r1,r1,#1
        ADDS     r6,r7,r6
        EORS     r5,r5,r6
        ADDS     r3,r5,r3
        LSLS     r5,r3,#4
        ADDS     r6,r3,r4
        ADD      r5,r5,lr
        EORS     r5,r5,r6
        LSRS     r6,r3,#5
        ADD      r6,r6,r12
        EORS     r5,r5,r6
        ADDS     r2,r5,r2
        CMP      r1,#0x20
        BCC      |L0.30|
        STR      r3,[r0,#0]
        STR      r2,[r0,#4]
        POP      {r1-r7,pc}

|L0.84|
        DCD      0x9e3779b9
```

100.3.4. Оптимизирующий GCC 4.9.1 (ARM64)

Листинг 100.3: Оптимизирующий GCC 4.9.1 (ARM64)

```
f:
        ldr     w3, [x0]
        mov     w4, 0
        ldr     w2, [x0,4]
        ldr     w10, [x1]
        ldr     w9, [x1,4]
        ldr     w8, [x1,8]
        ldr     w7, [x1,12]
.L2:
        mov     w5, 31161
        add     w6, w10, w2, lsl 4
        movk    w5, 0x9e37, lsl 16
        add     w1, w9, w2, lsr 5
        add     w4, w4, w5
        eor     w1, w6, w1
        add     w5, w2, w4
        mov     w6, 14112
        eor     w1, w1, w5
        movk    w6, 0xc6ef, lsl 16
        add     w3, w3, w1
        cmp     w4, w6
        add     w5, w3, w4
        add     w6, w8, w3, lsl 4
        add     w1, w7, w3, lsr 5
        eor     w1, w6, w1
```

```
        eor     w1, w1, w5
        add     w2, w2, w1
        bne     .L2
        str     w3, [x0]
        str     w2, [x0,4]
        ret
```

100.3.5. Оптимизирующий GCC 4.4.5 (MIPS)

Листинг 100.4: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```
f:
                lui     $t2, 0x9E37
                lui     $t1, 0xC6EF
                lw      $v0, 0($a0)
                lw      $v1, 4($a0)
                lw      $t6, 0xC($a1)
                lw      $t5, 0($a1)
                lw      $t4, 4($a1)
                lw      $t3, 8($a1)
                li      $t2, 0x9E3779B9
                li      $t1, 0xC6EF3720
                move    $a1, $zero

loc_2C:                                 # CODE XREF: f+6C
                addu    $a1, $t2
                sll     $a2, $v1, 4
                addu    $t0, $a1, $v1
                srl     $a3, $v1, 5
                addu    $a2, $t5
                addu    $a3, $t4
                xor     $a2, $t0, $a2
                xor     $a2, $a3
                addu    $v0, $a2
                sll     $a3, $v0, 4
                srl     $a2, $v0, 5
                addu    $a3, $t3
                addu    $a2, $t6
                xor     $a2, $a3, $a2
                addu    $a3, $v0, $a1
                xor     $a2, $a3
                bne     $a1, $t1, loc_2C
                addu    $v1, $a2
                sw      $v1, 4($a0)
                jr      $ra
                sw      $v0, 0($a0)
```

100.4. Упражнение 2.13

Это довольно известный криптоалгоритм прошлого. Как он называется?

100.4.1. Оптимизирующий MSVC 2012

```
_in$ = 8                                                ; size = 2
_f      PROC
        movzx   ecx, WORD PTR _in$[esp-4]
        lea     eax, DWORD PTR [ecx*4]
        xor     eax, ecx
        add     eax, eax
        xor     eax, ecx
        shl     eax, 2
        xor     eax, ecx
        and     eax, 32                                 ; 00000020H
```

```
        shl     eax, 10                                 ; 0000000aH
        shr     ecx, 1
        or      eax, ecx
        ret     0
_f      ENDP
```

100.4.2. Keil (Режим ARM)

```
f PROC
        EOR      r1,r0,r0,LSR #2
        EOR      r1,r1,r0,LSR #3
        EOR      r1,r1,r0,LSR #5
        AND      r1,r1,#1
        LSR      r0,r0,#1
        ORR      r0,r0,r1,LSL #15
        BX       lr
        ENDP
```

100.4.3. Keil (Режим Thumb)

```
f PROC
        LSRS     r1,r0,#2
        EORS     r1,r1,r0
        LSRS     r2,r0,#3
        EORS     r1,r1,r2
        LSRS     r2,r0,#5
        EORS     r1,r1,r2
        LSLS     r1,r1,#31
        LSRS     r0,r0,#1
        LSRS     r1,r1,#16
        ORRS     r0,r0,r1
        BX       lr
        ENDP
```

100.4.4. Оптимизирующий GCC 4.9.1 (ARM64)

```
f:
        uxth    w1, w0
        lsr     w2, w1, 3
        lsr     w0, w1, 1
        eor     w2, w2, w1, lsr 2
        eor     w2, w1, w2
        eor     w1, w2, w1, lsr 5
        and     w1, w1, 1
        orr     w0, w0, w1, lsl 15
        ret
```

100.4.5. Оптимизирующий GCC 4.4.5 (MIPS)

Листинг 100.5: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```
f:
                andi    $a0, 0xFFFF
                srl     $v1, $a0, 2
                srl     $v0, $a0, 3
                xor     $v0, $v1, $v0
                xor     $v0, $a0, $v0
                srl     $v1, $a0, 5
                xor     $v0, $v1
                andi    $v0, 1
                srl     $a0, 1
```

```
                sll     $v0, 15
                jr      $ra
                or      $v0, $a0
```

100.5. Упражнение 2.14

Еще один хорошо известный алгоритм. Функция берет на вход 2 значения и возвращает одно.

100.5.1. MSVC 2012

```
_rt$1 = -4                                              ; size = 4
_rt$2 = 8                                               ; size = 4
_x$ = 8                                                 ; size = 4
_y$ = 12                                                ; size = 4
?f@@YAIII@Z PROC                                        ; f
        push    ecx
        push    esi
        mov     esi, DWORD PTR _x$[esp+4]
        test    esi, esi
        jne     SHORT $LN7@f
        mov     eax, DWORD PTR _y$[esp+4]
        pop     esi
        pop     ecx
        ret     0
$LN7@f:
        mov     edx, DWORD PTR _y$[esp+4]
        mov     eax, esi
        test    edx, edx
        je      SHORT $LN8@f
        or      eax, edx
        push    edi
        bsf     edi, eax
        bsf     eax, esi
        mov     ecx, eax
        mov     DWORD PTR _rt$1[esp+12], eax
        bsf     eax, edx
        shr     esi, cl
        mov     ecx, eax
        shr     edx, cl
        mov     DWORD PTR _rt$2[esp+8], eax
        cmp     esi, edx
        je      SHORT $LN22@f
$LN23@f:
        jbe     SHORT $LN2@f
        xor     esi, edx
        xor     edx, esi
        xor     esi, edx
$LN2@f:
        cmp     esi, 1
        je      SHORT $LN22@f
        sub     edx, esi
        bsf     eax, edx
        mov     ecx, eax
        shr     edx, cl
        mov     DWORD PTR _rt$2[esp+8], eax
        cmp     esi, edx
        jne     SHORT $LN23@f
$LN22@f:
        mov     ecx, edi
        shl     esi, cl
        pop     edi
        mov     eax, esi
$LN8@f:
        pop     esi
        pop     ecx
```

```
        ret     0
?f@@YAIII@Z ENDP
```

100.5.2. Keil (Режим ARM)

```
||f1|| PROC
        CMP      r0,#0
        RSB      r1,r0,#0
        AND      r0,r0,r1
        CLZ      r0,r0
        RSBNE    r0,r0,#0x1f
        BX       lr
        ENDP

f PROC
        MOVS     r2,r0
        MOV      r3,r1
        MOVEQ    r0,r1
        CMPNE    r3,#0
        PUSH     {lr}
        POPEQ    {pc}
        ORR      r0,r2,r3
        BL       ||f1||
        MOV      r12,r0
        MOV      r0,r2
        BL       ||f1||
        LSR      r2,r2,r0
|L0.196|
        MOV      r0,r3
        BL       ||f1||
        LSR      r0,r3,r0
        CMP      r2,r0
        EORHI    r1,r2,r0
        EORHI    r0,r0,r1
        EORHI    r2,r1,r0
        BEQ      |L0.240|
        CMP      r2,#1
        SUBNE    r3,r0,r2
        BNE      |L0.196|
|L0.240|
        LSL      r0,r2,r12
        POP      {pc}
        ENDP
```

100.5.3. GCC 4.6.3 for Raspberry Pi (Режим ARM)

```
f:
        subs    r3, r0, #0
        beq     .L162
        cmp     r1, #0
        moveq   r1, r3
        beq     .L162
        orr     r2, r1, r3
        rsb     ip, r2, #0
        and     ip, ip, r2
        cmp     r2, #0
        rsb     r2, r3, #0
        and     r2, r2, r3
        clz     r2, r2
        rsb     r2, r2, #31
        clz     ip, ip
        rsbne   ip, ip, #31
        mov     r3, r3, lsr r2
        b       .L169
.L171:
```

```
        eorhi   r1, r1, r2
        eorhi   r3, r1, r2
        cmp     r3, #1
        rsb     r1, r3, r1
        beq     .L167
.L169:
        rsb     r0, r1, #0
        and     r0, r0, r1
        cmp     r1, #0
        clz     r0, r0
        mov     r2, r0
        rsbne   r2, r0, #31
        mov     r1, r1, lsr r2
        cmp     r3, r1
        eor     r2, r1, r3
        bne     .L171
.L167:
        mov     r1, r3, asl ip
.L162:
        mov     r0, r1
        bx      lr
```

100.5.4. Оптимизирующий GCC 4.9.1 (ARM64)

Листинг 100.6: Оптимизирующий GCC 4.9.1 (ARM64)

```
f:
        mov     w3, w0
        mov     w0, w1
        cbz     w3, .L8
        mov     w0, w3
        cbz     w1, .L8
        mov     w6, 31
        orr     w5, w3, w1
        neg     w2, w3
        neg     w7, w5
        and     w2, w2, w3
        clz     w2, w2
        sub     w2, w6, w2
        and     w5, w7, w5
        mov     w4, w6
        clz     w5, w5
        lsr     w0, w3, w2
        sub     w5, w6, w5
        b       .L13
.L22:
        bls     .L12
        eor     w1, w1, w2
        eor     w0, w1, w2
.L12:
        cmp     w0, 1
        sub     w1, w1, w0
        beq     .L11
.L13:
        neg     w2, w1
        cmp     w1, wzr
        and     w2, w2, w1
        clz     w2, w2
        sub     w3, w4, w2
        csel    w2, w3, w2, ne
        lsr     w1, w1, w2
        cmp     w0, w1
        eor     w2, w1, w0
        bne     .L22
.L11:
        lsl     w0, w0, w5
.L8:
        ret
```

100.5.5. Оптимизирующий GCC 4.4.5 (MIPS)

Листинг 100.7: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```
f:

var_20          = -0x20
var_18          = -0x18
var_14          = -0x14
var_10          = -0x10
var_C           = -0xC
var_8           = -8
var_4           = -4

                lui     $gp, (__gnu_local_gp >> 16)
                addiu   $sp, -0x30
                la      $gp, (__gnu_local_gp & 0xFFFF)
                sw      $ra, 0x30+var_4($sp)
                sw      $s4, 0x30+var_8($sp)
                sw      $s3, 0x30+var_C($sp)
                sw      $s2, 0x30+var_10($sp)
                sw      $s1, 0x30+var_14($sp)
                sw      $s0, 0x30+var_18($sp)
                sw      $gp, 0x30+var_20($sp)
                move    $s0, $a0
                beqz    $a0, loc_154
                move    $s1, $a1
                bnez    $a1, loc_178
                or      $s2, $a1, $a0
                move    $s1, $a0

loc_154:                                # CODE XREF: f+2C
                lw      $ra, 0x30+var_4($sp)
                move    $v0, $s1
                lw      $s4, 0x30+var_8($sp)
                lw      $s3, 0x30+var_C($sp)
                lw      $s2, 0x30+var_10($sp)
                lw      $s1, 0x30+var_14($sp)
                lw      $s0, 0x30+var_18($sp)
                jr      $ra
                addiu   $sp, 0x30

loc_178:                                # CODE XREF: f+34
                lw      $t9, (__clzsi2 & 0xFFFF)($gp)
                negu    $a0, $s2
                jalr    $t9
                and     $a0, $s2
                lw      $gp, 0x30+var_20($sp)
                bnez    $s2, loc_20C
                li      $s4, 0x1F
                move    $s4, $v0

loc_198:                                # CODE XREF: f:loc_20C
                lw      $t9, (__clzsi2 & 0xFFFF)($gp)
                negu    $a0, $s0
                jalr    $t9
                and     $a0, $s0
                nor     $v0, $zero, $v0
                lw      $gp, 0x30+var_20($sp)
                srlv    $s0, $v0
                li      $s3, 0x1F
                li      $s2, 1

loc_1BC:                                # CODE XREF: f+F0
                lw      $t9, (__clzsi2 & 0xFFFF)($gp)
                negu    $a0, $s1
                jalr    $t9
                and     $a0, $s1
                lw      $gp, 0x30+var_20($sp)
                beqz    $s1, loc_1DC
```

```
                or      $at, $zero
                subu    $v0, $s3, $v0

loc_1DC:                                # CODE XREF: f+BC
                srlv    $s1, $v0
                xor     $v1, $s1, $s0
                beq     $s0, $s1, loc_214
                sltu    $v0, $s1, $s0
                beqz    $v0, loc_1FC
                or      $at, $zero
                xor     $s1, $v1
                xor     $s0, $s1, $v1

loc_1FC:                                # CODE XREF: f+D8
                beq     $s0, $s2, loc_214
                subu    $s1, $s0
                b       loc_1BC
                or      $at, $zero

loc_20C:                                # CODE XREF: f+78
                b       loc_198
                subu    $s4, $v0

loc_214:                                # CODE XREF: f+D0
                                        # f:loc_1FC
                lw      $ra, 0x30+var_4($sp)
                sllv    $s1, $s0, $s4
                move    $v0, $s1
                lw      $s4, 0x30+var_8($sp)
                lw      $s3, 0x30+var_C($sp)
                lw      $s2, 0x30+var_10($sp)
                lw      $s1, 0x30+var_14($sp)
                lw      $s0, 0x30+var_18($sp)
                jr      $ra
                addiu   $sp, 0x30
```

100.6. Упражнение 2.15

И снова известный алгоритм. Что он делает?

Обратите внимание, что код для x86 использует FPU, а для x64 — SIMD-инструкции. Это нормально : 27 (стр. 451).

100.6.1. Оптимизирующий MSVC 2012 x64

```
__real@412e848000000000 DQ 0412e848000000000r   ; 1e+006
__real@4010000000000000 DQ 04010000000000000r   ; 4
__real@4008000000000000 DQ 04008000000000000r   ; 3
__real@3f800000 DD 03f800000r                   ; 1

tmp$1 = 8
tmp$2 = 8
f       PROC
        movsdx  xmm3, QWORD PTR __real@4008000000000000
        movss   xmm4, DWORD PTR __real@3f800000
        mov     edx, DWORD PTR ?RNG_state@?1??get_rand@@9@9
        xor     ecx, ecx
        mov     r8d, 200000                             ; 00030d40H
        npad    2 ; align next label
$LL4@f:
        imul    edx, 1664525                            ; 0019660dH
        add     edx, 1013904223                         ; 3c6ef35fH
        mov     eax, edx
        and     eax, 8388607                            ; 007fffffH
        imul    edx, 1664525                            ; 0019660dH
        bts     eax, 30
        add     edx, 1013904223                         ; 3c6ef35fH
```

```
        mov     DWORD PTR tmp$2[rsp], eax
        mov     eax, edx
        and     eax, 8388607                            ; 007fffffH
        bts     eax, 30
        movss   xmm0, DWORD PTR tmp$2[rsp]
        mov     DWORD PTR tmp$1[rsp], eax
        cvtps2pd xmm0, xmm0
        subsd   xmm0, xmm3
        cvtpd2ps xmm2, xmm0
        movss   xmm0, DWORD PTR tmp$1[rsp]
        cvtps2pd xmm0, xmm0
        mulss   xmm2, xmm2
        subsd   xmm0, xmm3
        cvtpd2ps xmm1, xmm0
        mulss   xmm1, xmm1
        addss   xmm1, xmm2
        comiss  xmm4, xmm1
        jbe     SHORT $LN3@f
        inc     ecx
$LN3@f:
        imul    edx, 1664525                            ; 0019660dH
        add     edx, 1013904223                         ; 3c6ef35fH
        mov     eax, edx
        and     eax, 8388607                            ; 007fffffH
        imul    edx, 1664525                            ; 0019660dH
        bts     eax, 30
        add     edx, 1013904223                         ; 3c6ef35fH
        mov     DWORD PTR tmp$2[rsp], eax
        mov     eax, edx
        and     eax, 8388607                            ; 007fffffH
        bts     eax, 30
        movss   xmm0, DWORD PTR tmp$2[rsp]
        mov     DWORD PTR tmp$1[rsp], eax
        cvtps2pd xmm0, xmm0
        subsd   xmm0, xmm3
        cvtpd2ps xmm2, xmm0
        movss   xmm0, DWORD PTR tmp$1[rsp]
        cvtps2pd xmm0, xmm0
        mulss   xmm2, xmm2
        subsd   xmm0, xmm3
        cvtpd2ps xmm1, xmm0
        mulss   xmm1, xmm1
        addss   xmm1, xmm2
        comiss  xmm4, xmm1
        jbe     SHORT $LN15@f
        inc     ecx
$LN15@f:
        imul    edx, 1664525                            ; 0019660dH
        add     edx, 1013904223                         ; 3c6ef35fH
        mov     eax, edx
        and     eax, 8388607                            ; 007fffffH
        imul    edx, 1664525                            ; 0019660dH
        bts     eax, 30
        add     edx, 1013904223                         ; 3c6ef35fH
        mov     DWORD PTR tmp$2[rsp], eax
        mov     eax, edx
        and     eax, 8388607                            ; 007fffffH
        bts     eax, 30
        movss   xmm0, DWORD PTR tmp$2[rsp]
        mov     DWORD PTR tmp$1[rsp], eax
        cvtps2pd xmm0, xmm0
        subsd   xmm0, xmm3
        cvtpd2ps xmm2, xmm0
        movss   xmm0, DWORD PTR tmp$1[rsp]
        cvtps2pd xmm0, xmm0
        mulss   xmm2, xmm2
        subsd   xmm0, xmm3
        cvtpd2ps xmm1, xmm0
        mulss   xmm1, xmm1
        addss   xmm1, xmm2
```

```
        comiss  xmm4, xmm1
        jbe     SHORT $LN16@f
        inc     ecx
$LN16@f:
        imul    edx, 1664525                            ; 0019660dH
        add     edx, 1013904223                         ; 3c6ef35fH
        mov     eax, edx
        and     eax, 8388607                            ; 007fffffH
        imul    edx, 1664525                            ; 0019660dH
        bts     eax, 30
        add     edx, 1013904223                         ; 3c6ef35fH
        mov     DWORD PTR tmp$2[rsp], eax
        mov     eax, edx
        and     eax, 8388607                            ; 007fffffH
        bts     eax, 30
        movss   xmm0, DWORD PTR tmp$2[rsp]
        mov     DWORD PTR tmp$1[rsp], eax
        cvtps2pd xmm0, xmm0
        subsd   xmm0, xmm3
        cvtpd2ps xmm2, xmm0
        movss   xmm0, DWORD PTR tmp$1[rsp]
        cvtps2pd xmm0, xmm0
        mulss   xmm2, xmm2
        subsd   xmm0, xmm3
        cvtpd2ps xmm1, xmm0
        mulss   xmm1, xmm1
        addss   xmm1, xmm2
        comiss  xmm4, xmm1
        jbe     SHORT $LN17@f
        inc     ecx
$LN17@f:
        imul    edx, 1664525                            ; 0019660dH
        add     edx, 1013904223                         ; 3c6ef35fH
        mov     eax, edx
        and     eax, 8388607                            ; 007fffffH
        imul    edx, 1664525                            ; 0019660dH
        bts     eax, 30
        add     edx, 1013904223                         ; 3c6ef35fH
        mov     DWORD PTR tmp$2[rsp], eax
        mov     eax, edx
        and     eax, 8388607                            ; 007fffffH
        bts     eax, 30
        movss   xmm0, DWORD PTR tmp$2[rsp]
        mov     DWORD PTR tmp$1[rsp], eax
        cvtps2pd xmm0, xmm0
        subsd   xmm0, xmm3
        cvtpd2ps xmm2, xmm0
        movss   xmm0, DWORD PTR tmp$1[rsp]
        cvtps2pd xmm0, xmm0
        mulss   xmm2, xmm2
        subsd   xmm0, xmm3
        cvtpd2ps xmm1, xmm0
        mulss   xmm1, xmm1
        addss   xmm1, xmm2
        comiss  xmm4, xmm1
        jbe     SHORT $LN18@f
        inc     ecx
$LN18@f:
        dec     r8
        jne     $LL4@f
        movd    xmm0, ecx
        mov     DWORD PTR ?RNG_state@?1??get_rand@@9@9, edx
        cvtdq2ps xmm0, xmm0
        cvtps2pd xmm1, xmm0
        mulsd   xmm1, QWORD PTR __real@4010000000000000
        divsd   xmm1, QWORD PTR __real@412e848000000000
        cvtpd2ps xmm0, xmm1
        ret     0
f       ENDP
```

100.6.2. Оптимизирующий GCC 4.4.6 x64

```
f1:
        mov     eax, DWORD PTR v1.2084[rip]
        imul    eax, eax, 1664525
        add     eax, 1013904223
        mov     DWORD PTR v1.2084[rip], eax
        and     eax, 8388607
        or      eax, 1073741824
        mov     DWORD PTR [rsp-4], eax
        movss   xmm0, DWORD PTR [rsp-4]
        subss   xmm0, DWORD PTR .LC0[rip]
        ret
f:
        push    rbp
        xor     ebp, ebp
        push    rbx
        xor     ebx, ebx
        sub     rsp, 16
.L6:
        xor     eax, eax
        call    f1
        xor     eax, eax
        movss   DWORD PTR [rsp], xmm0
        call    f1
        movss   xmm1, DWORD PTR [rsp]
        mulss   xmm0, xmm0
        mulss   xmm1, xmm1
        lea     eax, [rbx+1]
        addss   xmm1, xmm0
        movss   xmm0, DWORD PTR .LC1[rip]
        ucomiss xmm0, xmm1
        cmova   ebx, eax
        add     ebp, 1
        cmp     ebp, 1000000
        jne     .L6
        cvtsi2ss        xmm0, ebx
        unpcklps        xmm0, xmm0
        cvtps2pd        xmm0, xmm0
        mulsd   xmm0, QWORD PTR .LC2[rip]
        divsd   xmm0, QWORD PTR .LC3[rip]
        add     rsp, 16
        pop     rbx
        pop     rbp
        unpcklpd        xmm0, xmm0
        cvtpd2ps        xmm0, xmm0
        ret
v1.2084:
        .long   305419896
.LC0:
        .long   1077936128
.LC1:
        .long   1065353216
.LC2:
        .long   0
        .long   1074790400
.LC3:
        .long   0
        .long   1093567616
```

100.6.3. Оптимизирующий GCC 4.8.1 x86

```
f1:
        sub     esp, 4
        imul    eax, DWORD PTR v1.2023, 1664525
        add     eax, 1013904223
        mov     DWORD PTR v1.2023, eax
```

```
        and     eax, 8388607
        or      eax, 1073741824
        mov     DWORD PTR [esp], eax
        fld     DWORD PTR [esp]
        fsub    DWORD PTR .LC0
        add     esp, 4
        ret
f:
        push    esi
        mov     esi, 1000000
        push    ebx
        xor     ebx, ebx
        sub     esp, 16
.L7:
        call    f1
        fstp    DWORD PTR [esp]
        call    f1
        lea     eax, [ebx+1]
        fld     DWORD PTR [esp]
        fmul    st, st(0)
        fxch    st(1)
        fmul    st, st(0)
        faddp   st(1), st
        fld1
        fucomip st, st(1)
        fstp    st(0)
        cmova   ebx, eax
        sub     esi, 1
        jne     .L7
        mov     DWORD PTR [esp+4], ebx
        fild    DWORD PTR [esp+4]
        fmul    DWORD PTR .LC3
        fdiv    DWORD PTR .LC4
        fstp    DWORD PTR [esp+8]
        fld     DWORD PTR [esp+8]
        add     esp, 16
        pop     ebx
        pop     esi
        ret

v1.2023:
        .long   305419896
.LC0:
        .long   1077936128
.LC3:
        .long   1082130432
.LC4:
        .long   1232348160
```

100.6.4. Keil (Режим ARM): для процессора Cortex-R4F

```
f1      PROC
        LDR      r1,|L0.184|
        LDR      r0,[r1,#0]  ; v1
        LDR      r2,|L0.188|
        VMOV.F32 s1,#3.00000000
        MUL      r0,r0,r2
        LDR      r2,|L0.192|
        ADD      r0,r0,r2
        STR      r0,[r1,#0]  ; v1
        BFC      r0,#23,#9
        ORR      r0,r0,#0x40000000
        VMOV     s0,r0
        VSUB.F32 s0,s0,s1
        BX       lr
        ENDP

f       PROC
```

```
        PUSH     {r4,r5,lr}
        MOV      r4,#0
        LDR      r5,|L0.196|
        MOV      r3,r4
|L0.68|
        BL       f1
        VMOV.F32 s2,s0
        BL       f1
        VMOV.F32 s1,s2
        ADD      r3,r3,#1
        VMUL.F32 s1,s1,s1
        VMLA.F32 s1,s0,s0
        VMOV     r0,s1
        CMP      r0,#0x3f800000
        ADDLT    r4,r4,#1
        CMP      r3,r5
        BLT      |L0.68|
        VMOV     s0,r4
        VMOV.F64 d1,#4.00000000
        VCVT.F32.S32 s0,s0
        VCVT.F64.F32 d0,s0
        VMUL.F64 d0,d0,d1
        VLDR     d1,|L0.200|
        VDIV.F64 d2,d0,d1
        VCVT.F32.F64 s0,d2
        POP      {r4,r5,pc}
        ENDP

|L0.184|
        DCD      ||.data||
|L0.188|
        DCD      0x0019660d
|L0.192|
        DCD      0x3c6ef35f
|L0.196|
        DCD      0x000f4240
|L0.200|
        DCFD     0x412e848000000000 ; 1000000

        DCD      0x00000000
        AREA ||.data||, DATA, ALIGN=2
v1
        DCD      0x12345678
```

100.6.5. Оптимизирующий GCC 4.9.1 (ARM64)

Листинг 100.8: Оптимизирующий GCC 4.9.1 (ARM64)

```
f1:
        adrp    x2, .LANCHOR0
        mov     w3, 26125
        mov     w0, 62303
        movk    w3, 0x19, lsl 16
        movk    w0, 0x3c6e, lsl 16
        ldr     w1, [x2,#:lo12:.LANCHOR0]
        fmov    s0, 3.0e+0
        madd    w0, w1, w3, w0
        str     w0, [x2,#:lo12:.LANCHOR0]
        and     w0, w0, 8388607
        orr     w0, w0, 1073741824
        fmov    s1, w0
        fsub    s0, s1, s0
        ret
main_function:
        adrp    x7, .LANCHOR0
        mov     w3, 16960
        movk    w3, 0xf, lsl 16
        mov     w2, 0
```

```
        fmov    s2, 3.0e+0
        ldr     w1, [x7,#:lo12:.LANCHOR0]
        fmov    s3, 1.0e+0
.L5:
        mov     w6, 26125
        mov     w0, 62303
        movk    w6, 0x19, lsl 16
        movk    w0, 0x3c6e, lsl 16
        mov     w5, 26125
        mov     w4, 62303
        madd    w1, w1, w6, w0
        movk    w5, 0x19, lsl 16
        movk    w4, 0x3c6e, lsl 16
        and     w0, w1, 8388607
        add     w6, w2, 1
        orr     w0, w0, 1073741824
        madd    w1, w1, w5, w4
        fmov    s0, w0
        and     w0, w1, 8388607
        orr     w0, w0, 1073741824
        fmov    s1, w0
        fsub    s0, s0, s2
        fsub    s1, s1, s2
        fmul    s1, s1, s1
        fmadd   s0, s0, s0, s1
        fcmp    s0, s3
        csel    w2, w2, w6, pl
        subs    w3, w3, #1
        bne     .L5
        scvtf   s0, w2
        str     w1, [x7,#:lo12:.LANCHOR0]
        fmov    d1, 4.0e+0
        fcvt    d0, s0
        fmul    d0, d0, d1
        ldr     d1, .LC0
        fdiv    d0, d0, d1
        fcvt    s0, d0
        ret
.LC0:
        .word   0
        .word   1093567616
v1:
        .word   1013904223
v2:
        .word   1664525
.LANCHOR0 = . + 0
v3.3095:
        .word   305419896
```

100.6.6. Оптимизирующий GCC 4.4.5 (MIPS)

Листинг 100.9: Оптимизирующий GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```
f1:
        mov     eax, DWORD PTR v1.2084[rip]
        imul    eax, eax, 1664525
        add     eax, 1013904223
        mov     DWORD PTR v1.2084[rip], eax
        and     eax, 8388607
        or      eax, 1073741824
        mov     DWORD PTR [rsp-4], eax
        movss   xmm0, DWORD PTR [rsp-4]
        subss   xmm0, DWORD PTR .LC0[rip]
        ret
f:
        push    rbp
        xor     ebp, ebp
        push    rbx
```

```
        xor     ebx, ebx
        sub     rsp, 16
.L6:
        xor     eax, eax
        call    f1
        xor     eax, eax
        movss   DWORD PTR [rsp], xmm0
        call    f1
        movss   xmm1, DWORD PTR [rsp]
        mulss   xmm0, xmm0
        mulss   xmm1, xmm1
        lea     eax, [rbx+1]
        addss   xmm1, xmm0
        movss   xmm0, DWORD PTR .LC1[rip]
        ucomiss xmm0, xmm1
        cmova   ebx, eax
        add     ebp, 1
        cmp     ebp, 1000000
        jne     .L6
        cvtsi2ss        xmm0, ebx
        unpcklps        xmm0, xmm0
        cvtps2pd        xmm0, xmm0
        mulsd   xmm0, QWORD PTR .LC2[rip]
        divsd   xmm0, QWORD PTR .LC3[rip]
        add     rsp, 16
        pop     rbx
        pop     rbp
        unpcklpd        xmm0, xmm0
        cvtpd2ps        xmm0, xmm0
        ret
v1.2084:
        .long   305419896
.LC0:
        .long   1077936128
.LC1:
        .long   1065353216
.LC2:
        .long   0
        .long   1074790400
.LC3:
        .long   0
        .long   1093567616
```

100.7. Упражнение 2.16

Известная функция. Что она вычисляет? Почему стек переполняется если на вход подать числа 4 и 2? Есть ли здесь какая-то ошибка?

100.7.1. Оптимизирующий MSVC 2012 x64

```
m$ = 48
n$ = 56
f       PROC
$LN14:
        push    rbx
        sub     rsp, 32
        mov     eax, edx
        mov     ebx, ecx
        test    ecx, ecx
        je      SHORT $LN11@f
$LL5@f:
        test    eax, eax
        jne     SHORT $LN1@f
        mov     eax, 1
        jmp     SHORT $LN12@f
```

```
$LN1@f:
        lea     edx, DWORD PTR [rax-1]
        mov     ecx, ebx
        call    f
$LN12@f:
        dec     ebx
        test    ebx, ebx
        jne     SHORT $LL5@f
$LN11@f:
        inc     eax
        add     rsp, 32
        pop     rbx
        ret     0
f       ENDP
```

100.7.2. Оптимизирующий Keil (Режим ARM)

```
f PROC
        PUSH     {r4,lr}
        MOVS     r4,r0
        ADDEQ    r0,r1,#1
        POPEQ    {r4,pc}
        CMP      r1,#0
        MOVEQ    r1,#1
        SUBEQ    r0,r0,#1
        BEQ      |L0.48|
        SUB      r1,r1,#1
        BL       f
        MOV      r1,r0
        SUB      r0,r4,#1
|L0.48|
        POP      {r4,lr}
        B        f
        ENDP
```

100.7.3. Оптимизирующий Keil (Режим Thumb)

```
f PROC
        PUSH     {r4,lr}
        MOVS     r4,r0
        BEQ      |L0.26|
        CMP      r1,#0
        BEQ      |L0.30|
        SUBS     r1,r1,#1
        BL       f
        MOVS     r1,r0
|L0.18|
        SUBS     r0,r4,#1
        BL       f
        POP      {r4,pc}
|L0.26|
        ADDS     r0,r1,#1
        POP      {r4,pc}
|L0.30|
        MOVS     r1,#1
        B        |L0.18|
        ENDP
```

100.7.4. Неоптимизирующий GCC 4.9.1 (ARM64)

Листинг 100.10: Неоптимизирующий GCC 4.9.1 (ARM64)

```
f:
```

```
        stp     x29, x30, [sp, -48]!
        add     x29, sp, 0
        str     x19, [sp,16]
        str     w0, [x29,44]
        str     w1, [x29,40]
        ldr     w0, [x29,44]
        cmp     w0, wzr
        bne     .L2
        ldr     w0, [x29,40]
        add     w0, w0, 1
        b       .L3
.L2:
        ldr     w0, [x29,40]
        cmp     w0, wzr
        bne     .L4
        ldr     w0, [x29,44]
        sub     w0, w0, #1
        mov     w1, 1
        bl      ack
        b       .L3
.L4:
        ldr     w0, [x29,44]
        sub     w19, w0, #1
        ldr     w0, [x29,40]
        sub     w1, w0, #1
        ldr     w0, [x29,44]
        bl      ack
        mov     w1, w0
        mov     w0, w19
        bl      ack
.L3:
        ldr     x19, [sp,16]
        ldp     x29, x30, [sp], 48
        ret
```

100.7.5. Оптимизирующий GCC 4.9.1 (ARM64)

Оптимизирующий GCC генерирует куда больше кода. Почему?

Листинг 100.11: Оптимизирующий GCC 4.9.1 (ARM64)

```
ack:
        stp     x29, x30, [sp, -160]!
        add     x29, sp, 0
        stp     d8, d9, [sp,96]
        stp     x19, x20, [sp,16]
        stp     d10, d11, [sp,112]
        stp     x21, x22, [sp,32]
        stp     d12, d13, [sp,128]
        stp     x23, x24, [sp,48]
        stp     d14, d15, [sp,144]
        stp     x25, x26, [sp,64]
        stp     x27, x28, [sp,80]
        cbz     w0, .L2
        sub     w0, w0, #1
        fmov    s10, w0
        b       .L4
.L46:
        fmov    w0, s10
        mov     w1, 1
        sub     w0, w0, #1
        fmov    s10, w0
        fmov    w0, s13
        cbz     w0, .L2
.L4:
        fmov    s13, s10
        cbz     w1, .L46
        sub     w1, w1, #1
        fmov    s11, s10
```

```
        b       .L7
.L48:
        fmov    w0, s11
        mov     w1, 1
        sub     w0, w0, #1
        fmov    s11, w0
        fmov    w0, s14
        cbz     w0, .L47
.L7:
        fmov    s14, s11
        cbz     w1, .L48
        sub     w1, w1, #1
        fmov    s12, s11
        b       .L10
.L50:
        fmov    w0, s12
        mov     w1, 1
        sub     w0, w0, #1
        fmov    s12, w0
        fmov    w0, s15
        cbz     w0, .L49
.L10:
        fmov    s15, s12
        cbz     w1, .L50
        sub     w1, w1, #1
        fmov    s8, s12
        b       .L13
.L52:
        fmov    w0, s8
        mov     w1, 1
        sub     w0, w0, #1
        fmov    s8, w0
        fmov    w0, s9
        cbz     w0, .L51
.L13:
        fmov    s9, s8
        cbz     w1, .L52
        sub     w1, w1, #1
        fmov    w22, s8
        b       .L16
.L54:
        mov     w1, 1
        sub     w22, w22, #1
        cbz     w28, .L53
.L16:
        mov     w28, w22
        cbz     w1, .L54
        sub     w1, w1, #1
        mov     w21, w22
        b       .L19
.L56:
        mov     w1, 1
        sub     w21, w21, #1
        cbz     w24, .L55
.L19:
        mov     w24, w21
        cbz     w1, .L56
        sub     w1, w1, #1
        mov     w20, w21
        b       .L22
.L58:
        mov     w1, 1
        sub     w20, w20, #1
        cbz     w25, .L57
.L22:
        mov     w25, w20
        cbz     w1, .L58
        sub     w1, w1, #1
        mov     w26, w20
        b       .L25
```

```
.L60:
        mov     w1, 1
        sub     w26, w26, #1
        cbz     w27, .L59
.L25:
        mov     w27, w26
        cbz     w1, .L60
        sub     w1, w1, #1
        mov     w19, w26
        b       .L28
.L62:
        mov     w23, w19
        mov     w1, 1
        sub     w19, w19, #1
        cbz     w23, .L61
.L28:
        add     w0, w19, 1
        cbz     w1, .L62
        sub     w1, w1, #1
        mov     w23, w19
        sub     w19, w19, #1
        bl      ack
        mov     w1, w0
        cbnz    w23, .L28
.L61:
        add     w1, w1, 1
        sub     w26, w26, #1
        cbnz    w27, .L25
.L59:
        add     w1, w1, 1
        sub     w20, w20, #1
        cbnz    w25, .L22
.L57:
        add     w1, w1, 1
        sub     w21, w21, #1
        cbnz    w24, .L19
.L55:
        add     w1, w1, 1
        sub     w22, w22, #1
        cbnz    w28, .L16
.L53:
        fmov    w0, s8
        add     w1, w1, 1
        sub     w0, w0, #1
        fmov    s8, w0
        fmov    w0, s9
        cbnz    w0, .L13
.L51:
        fmov    w0, s12
        add     w1, w1, 1
        sub     w0, w0, #1
        fmov    s12, w0
        fmov    w0, s15
        cbnz    w0, .L10
.L49:
        fmov    w0, s11
        add     w1, w1, 1
        sub     w0, w0, #1
        fmov    s11, w0
        fmov    w0, s14
        cbnz    w0, .L7
.L47:
        fmov    w0, s10
        add     w1, w1, 1
        sub     w0, w0, #1
        fmov    s10, w0
        fmov    w0, s13
        cbnz    w0, .L4
.L2:
        add     w0, w1, 1
```

```
        ldp     d8, d9, [sp,96]
        ldp     x19, x20, [sp,16]
        ldp     d10, d11, [sp,112]
        ldp     x21, x22, [sp,32]
        ldp     d12, d13, [sp,128]
        ldp     x23, x24, [sp,48]
        ldp     d14, d15, [sp,144]
        ldp     x25, x26, [sp,64]
        ldp     x27, x28, [sp,80]
        ldp     x29, x30, [sp], 160
        ret
```

100.7.6. Неоптимизирующий GCC 4.4.5 (MIPS)

Листинг 100.12: Неоптимизирующий GCC 4.4.5 (MIPS) (IDA)

```
f:                                      # CODE XREF: f+64
                                          # f+94 ...

var_C           = -0xC
var_8           = -8
var_4           = -4
arg_0           =  0
arg_4           =  4

                addiu   $sp, -0x28
                sw      $ra, 0x28+var_4($sp)
                sw      $fp, 0x28+var_8($sp)
                sw      $s0, 0x28+var_C($sp)
                move    $fp, $sp
                sw      $a0, 0x28+arg_0($fp)
                sw      $a1, 0x28+arg_4($fp)
                lw      $v0, 0x28+arg_0($fp)
                or      $at, $zero
                bnez    $v0, loc_40
                or      $at, $zero
                lw      $v0, 0x28+arg_4($fp)
                or      $at, $zero
                addiu   $v0, 1
                b       loc_AC
                or      $at, $zero

loc_40:                                 # CODE XREF: f+24
                lw      $v0, 0x28+arg_4($fp)
                or      $at, $zero
                bnez    $v0, loc_74
                or      $at, $zero
                lw      $v0, 0x28+arg_0($fp)
                or      $at, $zero
                addiu   $v0, -1
                move    $a0, $v0
                li      $a1, 1
                jal     f
                or      $at, $zero
                b       loc_AC
                or      $at, $zero

loc_74:                                 # CODE XREF: f+48
                lw      $v0, 0x28+arg_0($fp)
                or      $at, $zero
                addiu   $s0, $v0, -1
                lw      $v0, 0x28+arg_4($fp)
                or      $at, $zero
                addiu   $v0, -1
                lw      $a0, 0x28+arg_0($fp)
                move    $a1, $v0
                jal     f
                or      $at, $zero
```

```
                move    $a0, $s0
                move    $a1, $v0
                jal     f
                or      $at, $zero

loc_AC:                                 # CODE XREF: f+38
                                        # f+6C
                move    $sp, $fp
                lw      $ra, 0x28+var_4($sp)
                lw      $fp, 0x28+var_8($sp)
                lw      $s0, 0x28+var_C($sp)
                addiu   $sp, 0x28
                jr      $ra
                or      $at, $zero
```

100.8. Упражнение 2.17

Эта программа выдает в stdout какую-то информацию, каждый раз — разную. Что это?

Скомпилированные бинарные файлы:

- Linux x64 (beginners.re)
- Mac OS X (beginners.re)
- Linux MIPS (beginners.re)
- Win32 (beginners.re)
- Win64 (beginners.re)

Для версий под Windows, возможно, нужно будет установить MSVC 2012 redist.

100.9. Упражнение 2.18

Эта программа запрашивает пароль. Найдите его.

Кстати, не только один пароль может подойти. Попробуйте найти еще.

Как дополнительное упражнение, попробуйте изменить пароль модифицируя исполняемый файл .

- Win32 (beginners.re)
- Linux x86 (beginners.re)
- Mac OS X (beginners.re)
- Linux MIPS (beginners.re)

100.10. Упражнение 2.19

То же что и в упражнении 2.18.

- Win32 (beginners.re)
- Linux x86 (beginners.re)
- Mac OS X (beginners.re)
- Linux MIPS (beginners.re)

100.11. Упражнение 2.20

Эта программа выдает в stdout какие-то числа. Что это?

Скомпилированные бинарные файлы:

- Linux x64 (beginners.re)

- Mac OS X (beginners.re)
- Linux ARM Raspberry Pi (beginners.re)
- Linux MIPS (beginners.re)
- Win64 (beginners.re)

Глава 101

Уровень 3

Для решения задач третьего уровня вам придется потратить какое-то ощутимое время, вплоть до одного дня .

101.1. Упражнение 3.2

Имеется небольшой исполняемый файл, внутри которого находится довольно известная криптосистема . Попробуйте её идентифицировать.

- Windows x86 (beginners.re)
- Linux x86 (beginners.re)
- Mac OS X (x64) (beginners.re)
- Linux MIPS (beginners.re)

101.2. Упражнение 3.3

Имеется небольшой исполняемый файл, некая утилита . Она открывает другой файл, читает его, что-то вычисляет и выводит вещественное число. Попробуйте разобраться, что она делает.

- Windows x86 (beginners.re)
- Linux x86 (beginners.re)
- Mac OS X (x64) (beginners.re)
- Linux MIPS (beginners.re)

101.3. Упражнение 3.4

Утилита, шифрующая и дешифрующая файлы, по паролю . Есть зашифрованный текстовый файл, пароль неизвестен. Зашифрованный файл — это текст на английском языке. Утилита использует сравнительно мощный алгоритм шифрования, тем не менее, он был применен с очень грубой ошибкой. И из-за ошибки расшифровать файл вполне возможно с минимумом затрат.

Попробуйте найти ошибку и расшифровать файл.

- Windows x86 (beginners.re)
- Текстовый файл: `http://go.yurichev.com/17197`

101.4. Упражнение 3.5

Это имитация защиты от копирования использующей ключевой файл . В ключевом файле имя пользователя и серийный номер .

Задачи две:

- (Простая) при помощи tracer либо иного отладчика, заставьте эту программу принимать измененный ключевой файл.
- (Средняя) ваша задача заключается в том, чтобы изменить в файле имя пользователя на другое, но при этом, модифицировать саму программу нельзя .
- Windows x86 (beginners.re)
- Linux x86 (beginners.re)
- Mac OS X (x64) (beginners.re)
- Linux MIPS (beginners.re)
- Ключевой файл: beginners.re

101.5. Упражнение 3.6

Это очень примитивный игрушечный веб-сервер, поддерживающий только статические файлы, без CGI[1], и т.д. В нем сознательно оставлено по крайней мере 4 уязвимости . Постарайтесь найти их все и использовать для взлома удаленной машины .

- Windows x86 (beginners.re)
- Linux x86 (beginners.re)
- Mac OS X (x64) (beginners.re)

101.6. Упражнение 3.8

Это достаточно известный алгоритм компрессии данных. Но из-за ошибки (или даже опечатки) он разжимает неверно. В этом можно убедиться на этих примерах.
Это исходный текст: beginners.re
Это корректно сжатый текст: beginners.re
Это некорректно разжатый текст: beginners.re.

Попробуйте найти и исправить ошибку. При некотором упорстве, это можно сделать при помощи модификации исполняемого файла .

- Windows x86 (beginners.re)
- Linux x86 (beginners.re)
- Mac OS X (x64) (beginners.re)

[1] Common Gateway Interface

Глава 102

crackme / keygenme

Несколько моих keygenme:
http://go.yurichev.com/17315

Послесловие

Глава 103

Вопросы?

Совершенно по любым вопросам вы можете не раздумывая писать автору: <dennis(a)yurichev.com>

Есть идеи о том, что ещё можно добавить в эту книгу?

Пожалуйста, присылайте мне информацию о замеченных ошибках (включая грамматические), и т.д.

Автор много работает над книгой, поэтому номера страниц, листингов, и т.д. очень часто меняются. Пожалуйста, в своих письмах мне не ссылайтесь на номера страниц и листингов. Есть метод проще: сделайте скриншот страницы, затем в графическом редакторе подчеркните место, где вы видите ошибку, и отправьте автору. Так он может исправить её намного быстрее. Ну а если вы знакомы с git и LaTeX, вы можете исправить ошибку прямо в исходных текстах:
GitHub.

Не бойтесь побеспокоить меня написав мне о какой-то мелкой ошибке, даже если вы не очень уверены. Я всё-таки пишу для начинающих, поэтому мнение и коментарии именно начинающих очень важны для моей работы.

Приложение

Приложение А

x86

A.1. Терминология

Общее для 16-bit (8086/80286), 32-bit (80386, и т.д.), 64-bit.

byte 8-бит. Для определения переменных и массива байт используется директива ассемблера DB . Байты передаются в 8-битных частях регистров : `AL/BL/CL/DL/AH/BH/CH/DH/SIL/DIL/R*L`.

word 16-бит. —"—директива ассемблера DW . Слова передаются в 16-битных частях регистров: `AX/BX/CX/DX/SI/DI/R*W`.

double word («dword») 32-бит. —"—директива ассемблера DD . Двойные слова передаются в регистрах (x86) или в 32-битных частях регистров (x64). В 16-битном коде, двойные слова передаются в парах 16-битных регистров .

quad word («qword») 64-бит. —"—директива ассемблера DQ . В 32-битной среде, учетверенные слова передаются в парах 32-битных регистров .

tbyte (10 байт) 80-бит или 10 байт (используется для регистров IEEE 754 FPU).

paragraph (16 байт) — термин был популярен в среде MS-DOS .

Типы данных с той же шириной (BYTE, WORD, DWORD) точно такие же и в Windows API.

A.2. Регистры общего пользования

Ко многим регистрам можно обращаться как к частям размером в байт или 16-битное слово . Это всё — наследие от более старых процессоров Intel (вплоть до 8-битного 8080), все еще поддерживаемое для обратной совместимости. Старые 8-битные процессоры 8080 имели 16-битные регистры, разделенные на две части. Программы, написанные для 8080 имели доступ к младшему байту 16-битного регистра, к старшему байту или к целому 16-битному регистру. Вероятно, эта возможность была оставлена в 8086 для более простого портирования. В RISC процессорах, такой возможности, как правило, нет.

Регистры, имеющие префикс R- появились только в x86-64, а префикс E- — в 80386. Таким образом, R-регистры 64-битные, а E-регистры — 32-битные.

В x86-64 добавили еще 8 GPR: R8-R15 .

N.B.: В документации от Intel, для обращения к самому младшему байту к имени регистра нужно добавлять суффикс *L*: *R8L*, но IDA называет эти регистры добавляя суффикс *B*: *R8B* .

A.2.1. RAX/EAX/AX/AL

<table>
<tr><td>7 (номер байта)</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="8">RAX[x64]</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4">EAX</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">AX</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td><td>AH</td><td>AL</td></tr>
</table>

AKA аккумулятор. Результат функции обычно возвращается через этот регистр .

A.2.2. RBX/EBX/BX/BL

7 (номер байта)	6	5	4	3	2	1	0
RBX^{x64}							
				EBX			
						BX	
						BH	BL

A.2.3. RCX/ECX/CX/CL

7 (номер байта)	6	5	4	3	2	1	0
RCX^{x64}							
				ECX			
						CX	
						CH	CL

AKA счетчик: используется в этой роли в инструкциях с префиксом REP и в инструкциях сдвига (SHL/SHR/RxL/RxR).

A.2.4. RDX/EDX/DX/DL

7 (номер байта)	6	5	4	3	2	1	0
RDX^{x64}							
				EDX			
						DX	
						DH	DL

A.2.5. RSI/ESI/SI/SIL

7 (номер байта)	6	5	4	3	2	1	0
RSI^{x64}							
				ESI			
						SI	
							SIL^{x64}

AKA «source index». Используется как источник в инструкциях REP MOVSx, REP CMPSx.

A.2.6. RDI/EDI/DI/DIL

7 (номер байта)	6	5	4	3	2	1	0
RDI^{x64}							
				EDI			
						DI	
							DIL^{x64}

AKA «destination index». Используется как указатель на место назначения в инструкции REP MOVSx, REP STOSx.

A.2.7. R8/R8D/R8W/R8L

7 (номер байта)	6	5	4	3	2	1	0
R8							
				R8D			
						R8W	
							R8L

A.2.8. R9/R9D/R9W/R9L

7 (номер байта)	6	5	4	3	2	1	0
R9							
				R9D			
						R9W	
							R9L

A.2.9. R10/R10D/R10W/R10L

7 (номер байта)	6	5	4	3	2	1	0
R10							
				R10D			
						R10W	
							R10L

A.2.10. R11/R11D/R11W/R11L

7 (номер байта)	6	5	4	3	2	1	0
R11							
				R11D			
						R11W	
							R11L

A.2.11. R12/R12D/R12W/R12L

7 (номер байта)	6	5	4	3	2	1	0
R12							
				R12D			
						R12W	
							R12L

A.2.12. R13/R13D/R13W/R13L

7 (номер байта)	6	5	4	3	2	1	0
R13							
				R13D			
						R13W	
							R13L

A.2.13. R14/R14D/R14W/R14L

7 (номер байта)	6	5	4	3	2	1	0
R14							
				R14D			
						R14W	
							R14L

A.2.14. R15/R15D/R15W/R15L

7 (номер байта)	6	5	4	3	2	1	0
R15							
				R15D			
						R15W	
							R15L

A.2.15. RSP/ESP/SP/SPL

7 (номер байта)	6	5	4	3	2	1	0
RSP							
				ESP			
						SP	
							SPL

AKA stack pointer. Обычно всегда указывает на текущий стек, кроме тех случаев, когда он не инициализирован.

A.2.16. RBP/EBP/BP/BPL

7 (номер байта)	6	5	4	3	2	1	0
RBP							
				EBP			
						BP	
							BPL

AKA frame pointer. Обычно используется для доступа к локальным переменным функции и аргументам, Больше о нем : (7.1.2 (стр. 62)).

A.2.17. RIP/EIP/IP

7 (номер байта)	6	5	4	3	2	1	0
RIP^{x64}							
				EIP			
						IP	

AKA «instruction pointer» [1]. Обычно всегда указывает на инструкцию, которая сейчас будет исполняться Напрямую модифицировать регистр нельзя, хотя можно делать так (что равноценно):

```
MOV EAX, ...
JMP EAX
```

Либо:

```
PUSH value
RET
```

A.2.18. CS/DS/ES/SS/FS/GS

16-битные регистры, содержащие селектор кода (CS), данных (DS), стека (SS).

FS в win32 указывает на TLS, а в Linux на эту роль был выбран GS . Это сделано для более быстрого доступа к TLS и прочим структурам там вроде TIB .
В прошлом эти регистры использовались как сегментные регистры (94 (стр. 909)).

A.2.19. Регистр флагов

AKA EFLAGS.

[1] Иногда называется также «program counter»

Бит (маска)	Аббревиатура (значение)	Описание
0 (1)	CF (Carry)	Флаг переноса. Инструкции CLC/STC/CMC используются для установки/сброса/инвертирования этого флага
2 (4)	PF (Parity)	Флаг четности (17.7.1 (стр. 233)).
4 (0x10)	AF (Adjust)	
6 (0x40)	ZF (Zero)	Выставляется в 0 если результат последней операции был 0.
7 (0x80)	SF (Sign)	Флаг знака.
8 (0x100)	TF (Trap)	Применяется при отладке. Если включен, то после исполнения каждой инструкции будет сгенерировано исключение.
9 (0x200)	IF (Interrupt enable)	Разрешены ли прерывания. Инструкции CLI/STI используются для установки/сброса этого флага
10 (0x400)	DF (Direction)	Задается направление для инструкций REP MOVSx, REP CMPSx, REP LODSx, REP SCASx. Инструкции CLD/STD используются для установки/сброса этого флага
11 (0x800)	OF (Overflow)	Переполнение.
12, 13 (0x3000)	IOPL (I/O privilege level)[80286]	
14 (0x4000)	NT (Nested task)[80286]	
16 (0x10000)	RF (Resume)[80386]	Применяется при отладке. Если включить, CPU проигнорирует хардварную точку останова в DRx.
17 (0x20000)	VM (Virtual 8086 mode)[80386]	
18 (0x40000)	AC (Alignment check)[80486]	
19 (0x80000)	VIF (Virtual interrupt)[Pentium]	
20 (0x100000)	VIP (Virtual interrupt pending)[Pentium]	
21 (0x200000)	ID (Identification)[Pentium]	

Остальные флаги зарезервированы.

A.3. FPU регистры

8 80-битных регистров работающих как стек: ST(0)-ST(7). N.B.: IDA называет ST(0) просто ST. Числа хранятся в формате IEEE 754.

Формат значения *long double*:

79	78 … 64	63	62 … 0
S	экспонента	I	мантисса

(S — знак, I — целочисленная часть)

A.3.1. Регистр управления

Регистр, при помощи которого можно задавать поведение FPU.

Бит	Аббревиатура (значение)	Описание
0	IM (Invalid operation Mask)	
1	DM (Denormalized operand Mask)	
2	ZM (Zero divide Mask)	
3	OM (Overflow Mask)	
4	UM (Underflow Mask)	
5	PM (Precision Mask)	
7	IEM (Interrupt Enable Mask)	Разрешение исключений, по умолчанию 1 (запрещено)
8, 9	PC (Precision Control)	Управление точностью 00 — 24 бита (REAL4) 10 — 53 бита (REAL8) 11 — 64 бита (REAL10)
10, 11	RC (Rounding Control)	Управление округлением 00 — (по умолчанию) округлять к ближайшему 01 — округлять к $-\infty$ 10 — округлять к $+\infty$ 11 — округлять к 0
12	IC (Infinity Control)	0 — (по умолчанию) считать $+\infty$ и $-\infty$ за беззнаковое 1 — учитывать и $+\infty$ и $-\infty$

Флагами PM, UM, OM, ZM, DM, IM задается, генерировать ли исключения в случае соответствующих ошибок .

A.3.2. Регистр статуса

Регистр только для чтения.

Бит	Аббревиатура (значение)	Описание
15	B (Busy)	Работает ли сейчас FPU (1) или закончил и результаты готовы (0)
14	C3	
13, 12, 11	TOP	указывает, какой сейчас регистр является нулевым
10	C2	
9	C1	
8	C0	
7	IR (Interrupt Request)	
6	SF (Stack Fault)	
5	P (Precision)	
4	U (Underflow)	
3	O (Overflow)	
2	Z (Zero)	
1	D (Denormalized)	
0	I (Invalid operation)	

Биты SF, P, U, O, Z, D, I сигнализируют об исключениях .

О C3, C2, C1, C0 читайте больше: (17.7.1 (стр. 232)).

N.B.: когда используется регистр ST(x), FPU прибавляет x к TOP по модулю 8 и получается номер внутреннего регистра.

A.3.3. Tag Word

Этот регистр отражает текущее содержимое регистров чисел .

Бит	Аббревиатура (значение)
15, 14	Tag(7)
13, 12	Tag(6)
11, 10	Tag(5)
9, 8	Tag(4)
7, 6	Tag(3)
5, 4	Tag(2)
3, 2	Tag(1)
1, 0	Tag(0)

Каждый тэг содержит информацию о физическом регистре FPU (R(x)), но не логическом (ST(x)).

Для каждого тэга:

- 00 — Регистр содержит ненулевое значение
- 01 — Регистр содержит 0
- 10 — Регистр содержит специальное число (NAN[2], ∞, или денормализованное число)
- 11 — Регистр пуст

A.4. SIMD регистры

A.4.1. MMX регистры

8 64-битных регистров: MM0..MM7.

A.4.2. SSE и AVX регистры

SSE: 8 128-битных регистров: XMM0..XMM7. В x86-64 добавлено еще 8 регистров: XMM8..XMM15.

AVX это расширение всех регистры до 256 бит.

A.5. Отладочные регистры

Применяются для работы с т.н. hardware breakpoints.

- DR0 — адрес точки останова #1
- DR1 — адрес точки останова #2
- DR2 — адрес точки останова #3
- DR3 — адрес точки останова #4
- DR6 — здесь отображается причина останова
- DR7 — здесь можно задать типы точек останова

A.5.1. DR6

Бит (маска)	Описание
0 (1)	B0 — сработала точка останова #1
1 (2)	B1 — сработала точка останова #2
2 (4)	B2 — сработала точка останова #3
3 (8)	B3 — сработала точка останова #4
13 (0x2000)	BD — была попытка модифицировать один из регистров DRx. может быть выставлен если бит GD выставлен.
14 (0x4000)	BS — точка останова типа single step (флаг TF был выставлен в EFLAGS) . Наивысший приоритет. Другие биты также могут быть выставлены .
15 (0x8000)	BT (task switch flag)

N.B. Точка останова single step это срабатывающая после каждой инструкции . Может быть включена выставлением флага TF в EFLAGS (A.2.19 (стр. 959)).

A.5.2. DR7

В этом регистре задаются типы точек останова.

[2] Not a Number

Бит (маска)	Описание
0 (1)	L0 — разрешить точку останова #1 для текущей задачи
1 (2)	G0 — разрешить точку останова #1 для всех задач
2 (4)	L1 — разрешить точку останова #2 для текущей задачи
3 (8)	G1 — разрешить точку останова #2 для всех задач
4 (0x10)	L2 — разрешить точку останова #3 для текущей задачи
5 (0x20)	G2 — разрешить точку останова #3 для всех задач
6 (0x40)	L3 — разрешить точку останова #4 для текущей задачи
7 (0x80)	G3 — разрешить точку останова #4 для всех задач
8 (0x100)	LE — не поддерживается, начиная с P6
9 (0x200)	GE — не поддерживается, начиная с P6
13 (0x2000)	GD — исключение будет вызвано если какая-либо инструкция MOV попытается модифицировать один из DRx-регистров
16,17 (0x30000)	точка останова #1: R/W — тип
18,19 (0xC0000)	точка останова #1: LEN — длина
20,21 (0x300000)	точка останова #2: R/W — тип
22,23 (0xC00000)	точка останова #2: LEN — длина
24,25 (0x3000000)	точка останова #3: R/W — тип
26,27 (0xC000000)	точка останова #3: LEN — длина
28,29 (0x30000000)	точка останова #4: R/W — тип
30,31 (0xC0000000)	точка останова #4: LEN — длина

Так задается тип точки останова (R/W):

- 00 — исполнение инструкции
- 01 — запись в память
- 10 — обращения к I/O-портам (недоступно из user-mode)
- 11 — обращение к памяти (чтение или запись)

N.B.: отдельного типа для чтения из памяти действительно нет .

Так задается длина точки останова (LEN):

- 00 — 1 байт
- 01 — 2 байта
- 10 — не определено для 32-битного режима, 8 байт для 64-битного
- 11 — 4 байта

A.6. Инструкции

Инструкции, отмеченные как (M) обычно не генерируются компилятором: если вы видите её, вероятно, это вручную написанный фрагмент кода, либо это т.н. compiler intrinsic (90 (стр. 898)).

Только наиболее используемые инструкции перечислены здесь . Обращайтесь к [Int13] или [AMD13a] для полной документации.

Нужно ли заучивать опкоды инструкций на память? Нет, только те, которые часто используются для модификации кода (89.2 (стр. 897)). Остальные запоминать нет смысла.

A.6.1. Префиксы

LOCK используется чтобы предоставить эксклюзивный доступ к памяти в многопроцессорной среде . Для упрощения, можно сказать, что когда исполняется инструкция с этим префиксом, остальные процессоры в системе останавливаются. Чаще все это используется для критических секций, семафоров, мьютексов. Обычно используется с ADD, AND, BTR, BTS, CMPXCHG, OR, XADD, XOR. Читайте больше о критических секциях (68.4 (стр. 740)).

REP используется с инструкциями MOVSx и STOSx: инструкция будет исполняться в цикле, счетчик расположен в регистре CX/ECX/RCX . Для более детального описания, читайте больше об инструкциях MOVSx (A.6.2 (стр. 966)) и STOSx (A.6.2 (стр. 967)).

Работа инструкций с префиксом REP зависит от флага DF, он задает направление .

REPE/REPNE (AKA REPZ/REPNZ) используется с инструкциями CMPSx и SCASx: инструкция будет исполняться в цикле, счетчик расположен в регистре CX/ECX/RCX . Выполнение будет прервано если ZF будет 0 (REPE) либо если ZF будет 1 (REPNE) .

Для более детального описания, читайте больше об инструкциях CMPSx (A.6.3 (стр. 968)) и SCASx (A.6.2 (стр. 967)).

Работа инструкций с префиксами REPE/REPNE зависит от флага DF, он задает направление .

A.6.2. Наиболее часто используемые инструкции

Их можно заучить в первую очередь.

ADC (*add with carry*) сложить два значения, инкремент если выставлен флаг CF. ADC часто используется для складывания больших значений, например, складывания двух 64-битных значений в 32-битной среде используя две инструкции ADD и ADC, например:

```
; работа с 64-битными значениями: прибавить val1 к val2.
; .lo означает младшие 32 бита, .hi - старшие
ADD val1.lo, val2.lo
ADC val1.hi, val2.hi ; использовать CF выставленный или очищенный в предыдущей инструкции
```

Еще один пример: 24 (стр. 418).

ADD сложить два значения

AND логическое «И»

CALL вызвать другую функцию: `PUSH address_after_CALL_instruction; JMP label`

CMP сравнение значений и установка флагов, то же что и SUB, но только без записи результата

DEC decrement. Флаг CF не модифицируется.

IMUL умножение с учетом знаковых значений

INC increment. Флаг CF не модифицируется.

JCXZ, JECXZ, JRCXZ (M) переход если CX/ECX/RCX=0

JMP перейти на другой адрес. Опкод имеет т.н. jump offset.

Jcc (где cc — condition code)

Немало этих инструкций имеют синонимы (отмечены с AKA), это сделано для удобства . Синонимичные инструкции транслируются в один и тот же опкод . Опкод имеет т.н. jump offset.

JAE AKA JNC: переход если больше или равно (беззнаковый): CF=0

JA AKA JNBE: переход если больше (беззнаковый): CF=0 и ZF=0

JBE переход если меньше или равно (беззнаковый): CF=1 или ZF=1

JB AKA JC: переход если меньше (беззнаковый): CF=1

JC AKA JB: переход если CF=1

JE AKA JZ: переход если равно или ноль: ZF=1

JGE переход если больше или равно (знаковый): SF=OF

JG переход если больше (знаковый): ZF=0 и SF=OF

JLE переход если меньше или равно (знаковый): ZF=1 или SF≠OF

JL переход если меньше (знаковый): SF≠OF

JNAE AKA JC: переход если не больше или равно (беззнаковый) CF=1

JNA переход если не больше (беззнаковый) CF=1 и ZF=1

JNBE переход если не меньше или равно (беззнаковый): CF=0 и ZF=0

JNB AKA JNC: переход если не меньше (беззнаковый): CF=0

JNC AKA JAE: переход если CF=0, синонимично JNB.

JNE AKA JNZ: переход если не равно или не ноль: ZF=0

JNGE переход если не больше или равно (знаковый): SF≠OF

JNG переход если не больше (знаковый): ZF=1 или SF≠OF

JNLE переход если не меньше (знаковый): ZF=0 и SF=OF

JNL переход если не меньше (знаковый): SF=OF

JNO переход если не переполнение: OF=0

JNS переход если флаг SF сброшен

JNZ AKA JNE: переход если не равно или не ноль: ZF=0

JO переход если переполнение: OF=1

JPO переход если сброшен флаг PF (Jump Parity Odd)

JP AKA JPE: переход если выставлен флаг PF

JS переход если выставлен флаг SF

JZ AKA JE: переход если равно или ноль: ZF=1

LAHF скопировать некоторые биты флагов в AH:

7	6		4		2		0
SF	ZF		AF		PF		CF

LEAVE аналог команд MOV ESP, EBP и POP EBP — то есть возврат указателя стека и регистра EBP в первоначальное состояние.

LEA (*Load Effective Address*) сформировать адрес

Это инструкция, которая задумывалась вовсе не для складывания и умножения чисел, а для формирования адреса например, из указателя на массив и прибавления индекса к нему [3].

То есть, разница между MOV и LEA в том, что MOV формирует адрес в памяти и загружает значение из памяти, либо записывает его туда, а LEA только формирует адрес.

Тем не менее, её можно использовать для любых других вычислений .

LEA удобна тем, что производимые ею вычисления не модифицируют флаги CPU. Это может быть очень важно для OOE процессоров (чтобы было меньше зависимостей между данными).

```
int f(int a, int b)
{
        return a*8+b;
};
```

Листинг A.1: Оптимизирующий MSVC 2010

```
_a$ = 8                                                 ; size = 4
_b$ = 12                                                ; size = 4
_f      PROC
        mov     eax, DWORD PTR _b$[esp-4]
        mov     ecx, DWORD PTR _a$[esp-4]
        lea     eax, DWORD PTR [eax+ecx*8]
        ret     0
_f      ENDP
```

Intel C++ использует LEA даже больше:

```
int f1(int a)
{
        return a*13;
};
```

Листинг A.2: Intel C++ 2011

```
_f1     PROC NEAR
        mov       ecx, DWORD PTR [4+esp]      ; ecx = a
        lea       edx, DWORD PTR [ecx+ecx*8]  ; edx = a*9
        lea       eax, DWORD PTR [edx+ecx*4]  ; eax = a*9 + a*4 = a*13
        ret
```

Эти две инструкции вместо одной IMUL будут работать быстрее.

[3] См. также: wikipedia

MOVSB/MOVSW/MOVSD/MOVSQ скопировать байт/ 16-битное слово/ 32-битное слово/ 64-битное слово на который указывает SI/ESI/RSI куда указывает DI/EDI/RDI.

Вместе с префиксом REP, инструкция исполняется в цикле, счетчик находится в регистре CX/ECX/RCX: это работает как memcpy() в Си. Если размер блока известен компилятору на стадии компиляции, memcpy() часто компилируется в короткий фрагмент кода использующий REP MOVSx, иногда даже несколько инструкций .

Эквивалент memcpy(EDI, ESI, 15):

```
; скопировать 15 байт из ESI в EDI
CLD          ; установить направление на "вперед"
MOV ECX, 3
REP MOVSD    ; скопировать 12 байт
MOVSW        ; скопировать еще 2 байта
MOVSB        ; скопировать оставшийся байт
```

(Вероятно, так быстрее чем копировать 15 байт используя просто одну REP MOVSB).

MOVSX загрузить с расширением знака см. также: (15.1.1 (стр. 198))

MOVZX загрузить и очистить все остальные биты см. также: (15.1.1 (стр. 198))

MOV загрузить значение. эта инструкция была названа неудачно (данные не перемещаются, а копируются), что является результатом путаницы: в других архитектурах эта же инструкция называется «LOAD» и/или «STORE» или что-то в этом роде.

Важно: если в 32-битном режиме при помощи MOV записывать младшую 16-байтную часть регистра, то старшие 16 бит останутся такими же. Но если в 64-битном режиме модифицировать 32-битную часть регистра, то старшие 32 бита обнуляются.

Вероятно, это сделано для упрощения портирования кода под x86-64.

MUL умножение с учетом беззнаковых значений

NEG смена знака: $op = -op$

NOP NOP. Её опкод 0x90, что на самом деле это холостая инструкция `XCHG EAX,EAX`. Это значит, что в x86 (как и во многих RISC) нет отдельной NOP-инструкции . В этой книге есть по крайней мере один листинг, где GDB отображает NOP как 16-битную инструкцию XCHG: 6.1.1 (стр. 43).

Еще примеры подобных операций: (88 (стр. 895)).

NOP может быть сгенерировать компилятором для выравнивания меток по 16-байтной границе . Другое очень популярное использование NOP это вставка её вручную (патчинг) на месте какой-либо инструкции вроде условного перехода, чтобы запретить её исполнение.

NOT op1: $op1 = \neg op1$. логическое «НЕ»

OR логическое «ИЛИ»

POP взять значение из стека: `value=SS:[ESP]; ESP=ESP+4 (или 8)`

PUSH записать значение в стек: `ESP=ESP-4 (или 8); SS:[ESP]=value`

RET возврат из процедуры: `POP tmp; JMP tmp`.

В реальности, RET это макрос ассемблера, в среде Windows и *NIX транслирующийся в RETN («return near») ибо, во времена MS-DOS, где память адресовалась немного иначе (94 (стр. 909)), в RETF («return far»).

RET может иметь операнд. Тогда его работа будет такой : `POP tmp; ADD ESP op1; JMP tmp`. RET с операндом обычно завершает функции с соглашением о вызовах *stdcall*, см. также : 64.2 (стр. 689).

SAHF скопировать биты из AH в флаги CPU:

7	6		4		2		0
SF	ZF		AF		PF		CF

SBB (*subtraction with borrow*) вычесть одно значение из другого, декремент результата если флаг CF выставлен. SBB часто используется для вычитания больших значений, например, для вычитания двух 64-битных значений в 32-битной среде используя инструкции SUB и SBB, например:

```
; работа с 64-битными значениями: вычесть val2 из val1
; .lo означает младшие 32 бита, .hi - старшие
SUB val1.lo, val2.lo
SBB val1.hi, val2.hi ; использовать CF выставленный или очищенный в предыдущей инструкции
```

Еще один пример: 24 (стр. 418).

SCASB/SCASW/SCASD/SCASQ (M) сравнить байт/ 16-битное слово/ 32-битное слово/ 64-битное слово, записанное в AX/EAX/RAX со значением, адрес которого находится в DI/EDI/RDI. Выставить флаги так же, как это делает CMP.

Эта инструкция часто используется с префиксом REPNE: продолжать сканировать буфер до тех пор, пока не встретится специальное значение, записанное в AX/EAX/RAX . Отсюда «NE» в REPNE: продолжать сканирование если сравниваемые значения не равны и остановиться если равны .

Она часто используется как стандартная функция Си strlen(), для определения длины ASCIIZ-строки :

Пример:

```
lea     edi, string
mov     ecx, 0FFFFFFFFh ; сканировать 2^32 - 1 байт, т.е. почти "бесконечно"
xor     eax, eax        ; конец строки это 0
repne scasb
add     edi, 0FFFFFFFFh ; скорректировать

; теперь EDI указывает на последний символ в ASCIIZ-строке.

; узнать длину строки
; сейчас ECX = -1-strlen

not     ecx
dec     ecx

; теперь в ECX хранится длина строки
```

Если использовать другое значение AX/EAX/RAX, функция будет работать как стандартная функция Си memchr(), т.е. для поиска определенного байта.

SHL сдвинуть значение влево

SHR сдвинуть значение вправо:



Эти инструкции очень часто применяются для умножения и деления на 2^n. Еще одно очень частое применение это работа с битовыми полями : 19 (стр. 316).

SHRD op1, op2, op3: сдвинуть значение в op2 вправо на op3 бит, подтягивая биты из op1 .

Пример: 24 (стр. 418).

STOSB/STOSW/STOSD/STOSQ записать байт/ 16-битное слово/ 32-битное слово/ 64-битное слово из AX/EAX/RAX в место, адрес которого находится в DI/EDI/RDI.

Вместе с префиксом REP, инструкция будет исполняться в цикле, счетчик будет находится в регистре CX/ECX/RCX : это работает как memset() в Си. Если размер блока известен компилятору на стадии компиляции, memset() часто компилируется в короткий фрагмент кода использующий REP STOSx, иногда даже несколько инструкций .

Эквивалент memset(EDI, 0xAA, 15):

```
; записать 15 байт 0xAA в EDI
CLD                 ; установить направление на "вперед"
MOV EAX, 0AAAAAAAAh
MOV ECX, 3
REP STOSD           ; записать 12 байт
STOSW               ; записать еще 2 байта
STOSB               ; записать оставшийся байт
```

(Вероятно, так быстрее чем заполнять 15 байт используя просто одну REP STOSB).

SUB вычесть одно значение из другого. часто встречающийся вариант SUB `reg,reg` означает обнуление *reg*.

TEST то же что и AND, но без записи результатов, см. также: 19 (стр. 316)

XCHG обменять местами значения в операндах

XOR op1, op2: XOR[4] значений. $op1 = op1 \oplus op2$. Часто встречающийся вариант XOR `reg,reg` означает обнуление регистра *reg*.

XOR (исключающее ИЛИ) часто используется для того чтобы поменять какой-то бит(ы) на противоположный. Действительно, операция XOR с 1 на самом деле просто инвертирует бит:

вход А	вход Б	выход
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

И наоборот, операция XOR с 0 ничего не делает, т.е. это холостая операция. Это очень важное свойство операции XOR и очень важно помнить его.

A.6.3. Реже используемые инструкции

BSF *bit scan forward*, см. также: 25.2 (стр. 441)

BSR *bit scan reverse*

BSWAP *(byte swap)*, смена порядка байт в значении.

BTC bit test and complement

BTR bit test and reset

BTS bit test and set

BT bit test

CBW/CWD/CWDE/CDQ/CDQE Расширить значение учитывая его знак:

CBW конвертировать байт в AL в слово в AX

CWD конвертировать слово в AX в двойное слово в DX:AX

CWDE конвертировать слово в AX в двойное слово в EAX

CDQ конвертировать двойное слово в EAX в четверное слово в EDX:EAX

CDQE (x64) конвертировать двойное слово в EAX в четверное слово в RAX

Эти инструкции учитывают знак значения, расширяя его в старшую часть выходного значения. См. также: 24.5 (стр. 427).

Интересно узнать, что эти инструкции назывались SEX (*Sign EXtend*), как Stephen P. Morse (один из создателей Intel 8086 CPU) пишет в [Mor80]:

> The process of stretching numbers by extending the sign bit is called sign extension. The 8086 provides instructions (Fig. 3.29) to facilitate the task of sign extension. These instructions were initially named SEX (sign extend) but were later renamed to the more conservative CBW (convert byte to word) and CWD (convert word to double word).

CLD сбросить флаг DF.

CLI (M) сбросить флаг IF

CMC (M) инвертировать флаг CF

CMOVcc условный MOV: загрузить значение если условие верно. Коды точно такие же, как и в инструкциях Jcc (A.6.2 (стр. 964)).

CMPSB/CMPSW/CMPSD/CMPSQ (M) сравнить байт/ 16-битное слово/ 32-битное слово/ 64-битное слово из места, адрес которого находится в SI/ESI/RSI со значением, адрес которого находится в DI/EDI/RDI. Выставить флаги так же, как это делает CMP.

Вместе с префиксом REPE, инструкция будет исполняться в цикле, счетчик будет находится в регистре CX/ECX/RCX, процесс будет продолжаться пока флаг ZF=0 (т.е. до тех пор, пока все сравниваемые значения равны, отсюда «E» в REPE) .

Это работает как memcmp() в Си.

Пример из ядра Windows NT (WRK v1.2):

[4] eXclusive OR (исключающее «ИЛИ»)

Листинг A.3: base\ntos\rtl\i386\movemem.asm

```
; ULONG
; RtlCompareMemory (
;    IN PVOID Source1,
;    IN PVOID Source2,
;    IN ULONG Length
;    )
;
; Routine Description:
;
;    This function compares two blocks of memory and returns the number
;    of bytes that compared equal.
;
; Arguments:
;
;    Source1 (esp+4) - Supplies a pointer to the first block of memory to
;       compare.
;
;    Source2 (esp+8) - Supplies a pointer to the second block of memory to
;       compare.
;
;    Length (esp+12) - Supplies the Length, in bytes, of the memory to be
;       compared.
;
; Return Value:
;
;    The number of bytes that compared equal is returned as the function
;    value. If all bytes compared equal, then the length of the original
;    block of memory is returned.
;
;--

RcmSource1      equ     [esp+12]
RcmSource2      equ     [esp+16]
RcmLength       equ     [esp+20]

CODE_ALIGNMENT
cPublicProc _RtlCompareMemory,3
cPublicFpo 3,0

        push    esi                     ; save registers
        push    edi                     ;
        cld                             ; clear direction
        mov     esi,RcmSource1          ; (esi) -> first block to compare
        mov     edi,RcmSource2          ; (edi) -> second block to compare

;
;   Compare dwords, if any.
;

rcm10:  mov     ecx,RcmLength           ; (ecx) = length in bytes
        shr     ecx,2                   ; (ecx) = length in dwords
        jz      rcm20                   ; no dwords, try bytes
        repe    cmpsd                   ; compare dwords
        jnz     rcm40                   ; mismatch, go find byte

;
;   Compare residual bytes, if any.
;

rcm20:  mov     ecx,RcmLength           ; (ecx) = length in bytes
        and     ecx,3                   ; (ecx) = length mod 4
        jz      rcm30                   ; 0 odd bytes, go do dwords
        repe    cmpsb                   ; compare odd bytes
        jnz     rcm50                   ; mismatch, go report how far we got

;
;   All bytes in the block match.
;
```

```
rcm30:  mov     eax,RcmLength           ; set number of matching bytes
        pop     edi                     ; restore registers
        pop     esi                     ;
        stdRET  _RtlCompareMemory

;
;   When we come to rcm40, esi (and edi) points to the dword after the
;   one which caused the mismatch.  Back up 1 dword and find the byte.
;   Since we know the dword didn't match, we can assume one byte won't.
;

rcm40:  sub     esi,4                   ; back up
        sub     edi,4                   ; back up
        mov     ecx,5                   ; ensure that ecx doesn't count out
        repe    cmpsb                   ; find mismatch byte

;
;   When we come to rcm50, esi points to the byte after the one that
;   did not match, which is TWO after the last byte that did match.
;

rcm50:  dec     esi                     ; back up
        sub     esi,RcmSource1          ; compute bytes that matched
        mov     eax,esi                 ;
        pop     edi                     ; restore registers
        pop     esi                     ;
        stdRET  _RtlCompareMemory

stdENDP _RtlCompareMemory
```

N.B.: эта функция использует сравнение 32-битных слов (CMPSD) если длина блоков кратна 4-м байтам, либо побайтовое сравнение (CMPSB) если не кратна .

CPUID получить информацию о доступных возможностях CPU . см. также: (21.6.1 (стр. 386)).

DIV деление с учетом беззнаковых значений

IDIV деление с учетом знаковых значений

INT (M): `INT x` аналогична `PUSHF; CALL dword ptr [x*4]` в 16-битной среде. Она активно использовалась в MS-DOS, работая как сисколл. Аргументы записывались в регистры AX/BX/CX/DX/SI/DI и затем происходил переход на таблицу векторов прерываний (расположенную в самом начале адресного пространства) . Она была очень популярна потому что имела короткий опкод (2 байта) и программе использующая сервисы MS-DOS не нужно было заморачиваться узнавая адреса всех функций этих сервисов . Обработчик прерываний возвращал управление назад при помощи инструкции IRET .

Самое используемое прерывание в MS-DOS было 0x21, там была основная часть его API . См. также: [Bro] самый крупный список всех известных прерываний и вообще там много информации о MS-DOS .

Во времена после MS-DOS, эта инструкция все еще использовалась как сисколл, и в Linux и в Windows (66 (стр. 702)), но позже была заменена инструкцией SYSENTER или SYSCALL .

INT 3 (M): эта инструкция стоит немного в стороне от `INT`, она имеет собственный 1-байтный опкод (0xCC), и активно используется в отладке. Часто, отладчик просто записывает байт 0xCC по адресу в памяти где устанавливается точка останова, и когда исключение поднимается, оригинальный байт будет восстановлен и оригинальная инструкция по этому адресу исполнена заново.
В Windows NT, исключение `EXCEPTION_BREAKPOINT` поднимается, когда CPU исполняет эту инструкцию. Это отладочное событие может быть перехвачено и обработано отладчиком, если он загружен . Если он не загружен, Windows предложит запустить один из зарегистрированных в системе отладчиков . Если MSVS[5] установлена, его отладчик может быть загружен и подключен к процессу. В целях защиты от reverse engineering, множество антиотладочных методов проверяют целостность загруженного кода.

В MSVC есть compiler intrinsic для этой инструкции: `__debugbreak()`[6].

В win32 также имеется функция в kernel32.dll с названием `DebugBreak()`[7], которая также исполняет `INT 3`.

IN (M) получить данные из порта. Эту инструкцию обычно можно найти в драйверах OS либо в старом коде для MS-DOS, например (78.3 (стр. 787)).

[5] Microsoft Visual Studio
[6] MSDN
[7] MSDN

IRET : использовалась в среде MS-DOS для возврата из обработчика прерываний, после того как он был вызван при помощи инструкции INT . Эквивалентна `POP tmp; POPF; JMP tmp`.

LOOP (M) декремент CX/ECX/RCX, переход если он всё еще не ноль.

OUT (M) послать данные в порт. Эту инструкцию обычно можно найти в драйверах OS либо в старом коде для MS-DOS, например (78.3 (стр. 787)).

POPA (M) восстанавливает значения регистров (R|E)DI, (R|E)SI, (R|E)BP, (R|E)BX, (R|E)DX, (R|E)CX, (R|E)AX из стека.

POPCNT population count. Считает количество бит выставленных в 1 в значении . AKA «hamming weight». AKA «NSA instruction» из-за слухов:

> This branch of cryptography is fast-paced and very politically charged. Most designs are secret; a majority of military encryptions systems in use today are based on LFSRs. In fact, most Cray computers (Cray 1, Cray X-MP, Cray Y-MP) have a rather curious instruction generally known as "population count." It counts the 1 bits in a register and can be used both to efficiently calculate the Hamming distance between two binary words and to implement a vectorized version of a LFSR. I've heard this called the canonical NSA instruction, demanded by almost all computer contracts.

[Sch94]

POPF восстановить флаги из стека (AKA регистр EFLAGS)

PUSHA (M) сохраняет значения регистров (R|E)AX, (R|E)CX, (R|E)DX, (R|E)BX, (R|E)BP, (R|E)SI, (R|E)DI в стеке.

PUSHF сохранить в стеке флаги (AKA регистр EFLAGS)

RCL (M) вращать биты налево через флаг CF:



RCR (M) вращать биты направо через флаг CF:



ROL/ROR (M) циклический сдвиг

ROL: вращать налево:



ROR: вращать направо:



Не смотря на то что многие CPU имеют эти инструкции, в Си/Си++ нет соответствующих операций, так что компиляторы с этих ЯП обычно не генерируют код использующий эти инструкции.

Чтобы программисту были доступны эти инструкции, в MSVC есть псевдофункции (compiler intrinsics) *_rotl()* и *_rotr()*[8], которые транслируются компилятором напрямую в эти инструкции .

SAL Арифметический сдвиг влево, синонимично SHL

SAR Арифметический сдвиг вправо

[8] MSDN



Таким образом, бит знака всегда остается на месте MSB.

SETcc op: загрузить 1 в op (только байт) если условие верно или 0 если наоборот . Коды точно такие же, как и в инструкциях Jcc (A.6.2 (стр. 964)).

STC (M) установить флаг CF

STD (M) установить флаг DF. Эта инструкция не генерируется компиляторами и вообще редкая. Например, она может быть найдена в файле `ntoskrnl.exe` (ядро Windows) в написанных вручную функциях копирования памяти.

STI (M) установить флаг IF

SYSCALL (AMD) вызов сисколла (66 (стр. 702))

SYSENTER (Intel) вызов сисколла (66 (стр. 702))

UD2 (M) неопределенная инструкция, вызывает исключение. Применяется для тестирования.

A.6.4. Инструкции FPU

-R в названии инструкции обычно означает что операнды поменяны местами, -P означает что один элемент выталкивается из стека после исполнения инструкции, -PP означает что выталкиваются два элемента .

-P инструкции часто бывают полезны, когда нам уже больше не нужно хранить значение в FPU-стеке после операции.

FABS заменить значение в ST(0) на абсолютное значение ST(0)

FADD op: ST(0)=op+ST(0)

FADD ST(0), ST(i): ST(0)=ST(0)+ST(i)

FADDP ST(1)=ST(0)+ST(1); вытолкнуть один элемент из стека, таким образом, складываемые значения в стеке заменяются суммой

FCHS ST(0)=-ST(0)

FCOM сравнить ST(0) с ST(1)

FCOM op: сравнить ST(0) с op

FCOMP сравнить ST(0) с ST(1); вытолкнуть один элемент из стека

FCOMPP сравнить ST(0) с ST(1); вытолкнуть два элемента из стека

FDIVR op: ST(0)=op/ST(0)

FDIVR ST(i), ST(j): ST(i)=ST(j)/ST(i)

FDIVRP op: ST(0)=op/ST(0); вытолкнуть один элемент из стека

FDIVRP ST(i), ST(j): ST(i)=ST(j)/ST(i); вытолкнуть один элемент из стека

FDIV op: ST(0)=ST(0)/op

FDIV ST(i), ST(j): ST(i)=ST(i)/ST(j)

FDIVP ST(1)=ST(0)/ST(1); вытолкнуть один элемент из стека, таким образом, делимое и делитель в стеке заменяются частным

FILD op: сконвертировать целочисленный op и затолкнуть его в стек .

FIST op: конвертировать ST(0) в целочисленное op

FISTP op: конвертировать ST(0) в целочисленное op; вытолкнуть один элемент из стека

FLD1 затолкнуть 1 в стек

FLDCW op: загрузить FPU control word (A.3 (стр. 960)) из 16-bit op.

FLDZ затолкнуть ноль в стек

FLD op: затолкнуть op в стек.

FMUL op: ST(0)=ST(0)*op

FMUL ST(i), ST(j): ST(i)=ST(i)*ST(j)

FMULP op: ST(0)=ST(0)*op; вытолкнуть один элемент из стека

FMULP ST(i), ST(j): ST(i)=ST(i)*ST(j); вытолкнуть один элемент из стека

FSINCOS : tmp=ST(0); ST(1)=sin(tmp); ST(0)=cos(tmp)

FSQRT : $ST(0) = \sqrt{ST(0)}$

FSTCW op: записать FPU control word (A.3 (стр. 960)) в 16-bit op после проверки ожидающих исключений.

FNSTCW op: записать FPU control word (A.3 (стр. 960)) в 16-bit op.

FSTSW op: записать FPU status word (A.3.2 (стр. 961)) в 16-bit op после проверки ожидающих исключений.

FNSTSW op: записать FPU status word (A.3.2 (стр. 961)) в 16-bit op.

FST op: копировать ST(0) в op

FSTP op: копировать ST(0) в op; вытолкнуть один элемент из стека

FSUBR op: ST(0)=op-ST(0)

FSUBR ST(0), ST(i): ST(0)=ST(i)-ST(0)

FSUBRP ST(1)=ST(0)-ST(1); вытолкнуть один элемент из стека, таким образом, складываемые значения в стеке заменяются разностью

FSUB op: ST(0)=ST(0)-op

FSUB ST(0), ST(i): ST(0)=ST(0)-ST(i)

FSUBP ST(1)=ST(1)-ST(0); вытолкнуть один элемент из стека, таким образом, складываемые значения в стеке заменяются разностью

FUCOM ST(i): сравнить ST(0) и ST(i)

FUCOM сравнить ST(0) и ST(1)

FUCOMP сравнить ST(0) и ST(1); вытолкнуть один элемент из стека.

FUCOMPP сравнить ST(0) и ST(1); вытолкнуть два элемента из стека.

Инструкция работает так же, как и FCOM, за тем исключением что исключение срабатывает только если один из операндов SNaN, но числа QNaN нормально обрабатываются.

FXCH ST(i) обменять местами значения в ST(0) и ST(i)

FXCH обменять местами значения в ST(0) и ST(1)

A.6.5. Инструкции с печатаемым ASCII-опкодом

(В 32-битном режиме).

Это может пригодиться для создания шеллкодов. См. также: 82.1 (стр. 847).

ASCII-символ	шестнадцатеричный код	x86-инструкция
0	30	XOR
1	31	XOR
2	32	XOR
3	33	XOR
4	34	XOR
5	35	XOR
7	37	AAA
8	38	CMP
9	39	CMP
:	3a	CMP
;	3b	CMP
<	3c	CMP
=	3d	CMP
?	3f	AAS
@	40	INC
A	41	INC
B	42	INC
C	43	INC
D	44	INC
E	45	INC
F	46	INC

G	47	INC
H	48	DEC
I	49	DEC
J	4a	DEC
K	4b	DEC
L	4c	DEC
M	4d	DEC
N	4e	DEC
O	4f	DEC
P	50	PUSH
Q	51	PUSH
R	52	PUSH
S	53	PUSH
T	54	PUSH
U	55	PUSH
V	56	PUSH
W	57	PUSH
X	58	POP
Y	59	POP
Z	5a	POP
[	5b	POP
\	5c	POP
]	5d	POP
^	5e	POP
_	5f	POP
`	60	PUSHA
a	61	POPA
f	66	(в 32-битном режиме) переключиться на 16-битный размер операнда
g	67	(в 32-битном режиме) переключиться на 16-битный размер адреса
h	68	PUSH
i	69	IMUL
j	6a	PUSH
k	6b	IMUL
p	70	JO
q	71	JNO
r	72	JB
s	73	JAE
t	74	JE
u	75	JNE
v	76	JBE
w	77	JA
x	78	JS
y	79	JNS
z	7a	JP

В итоге: AAA, AAS, CMP, DEC, IMUL, INC, JA, JAE, JB, JBE, JE, JNE, JNO, JNS, JO, JP, JS, POP, POPA, PUSH, PUSHA, XOR.

Приложение B

ARM

B.1. Терминология

ARM изначально разрабатывался как 32-битный CPU, поэтому *слово* здесь, в отличие от x86, 32-битное.

byte 8-бит. Для определения переменных и массива байт используется директива ассемблера DCB .

halfword 16-бит. —"—директива ассемблера DCW .

word 32-бит. —"—директива ассемблера DCD .

doubleword 64-бит.

quadword 128-бит.

B.2. Версии

- ARMv4: появился режим Thumb.
- ARMv6: использовался в iPhone 1st gen., iPhone 3G (Samsung 32-bit RISC ARM 1176JZ(F)-S поддерживающий Thumb-2)
- ARMv7: появился Thumb-2 (2003). Использовался в iPhone 3GS, iPhone 4, iPad 1st gen. (ARM Cortex-A8), iPad 2 (Cortex-A9), iPad 3rd gen.
- ARMv7s: Добавлены новые инструкции. Использовался в iPhone 5, iPhone 5c, iPad 4th gen. (Apple A6).
- ARMv8: 64-битный процессор, AKA ARM64 AKA AArch64. Использовался в iPhone 5S, iPad Air (Apple A7). В 64-битном режиме, режима Thumb больше нет, только режим ARM (4-байтные инструкции).

B.3. 32-битный ARM (AArch32)

B.3.1. Регистры общего пользования

- R0 — результат функции обычно возвращается через R0
- R1...R12 — GPRs
- R13 — AKA SP (stack pointer)
- R14 — AKA LR (link register)
- R15 — AKA PC (program counter)

R0-R3 называются также «scratch registers»: аргументы функции обычно передаются через них, и эти значения не обязательно восстанавливать перед выходом из функции .

B.3.2. Current Program Status Register (CPSR)

Бит	Описание
0..4	M — processor mode
5	T — Thumb state
6	F — FIQ disable
7	I — IRQ disable
8	A — imprecise data abort disable
9	E — data endianness
10..15, 25, 26	IT — if-then state
16..19	GE — greater-than-or-equal-to
20..23	DNM — do not modify
24	J — Java state
27	Q — sticky overflow
28	V — overflow
29	C — carry/borrow/extend
30	Z — zero bit
31	N — negative/less than

B.3.3. Регистры VPF (для чисел с плавающей точкой) и NEON

<table>
<tr><td>0..31 bits</td><td>32..64</td><td>65..96</td><td>97..127</td></tr>
<tr><td colspan="4">Q0 128 bits</td></tr>
<tr><td colspan="2">D0 64 bits</td><td colspan="2">D1</td></tr>
<tr><td>S0 32 bits</td><td>S1</td><td>S2</td><td>S3</td></tr>
</table>

S-регистры 32-битные, используются для хранения чисел с одинарной точностью .

D-регистры 64-битные, используются для хранения чисел с двойной точностью .

D- и S-регистры занимают одно и то же место в памяти CPU — можно обращаться к D-регистрам через S-регистры (хотя это и бессмысленно) .

Точно также, NEON Q-регистры имеют размер 128 бит и занимают то же физическое место в памяти CPU что и остальные регистры, предназначенные для чисел с плавающей точкой .

В VFP присутствует 32 S-регистров: S0..S31 .

В VPFv2 были добавлены 16 D-регистров, которые занимают то же место что и S0..S31 .

В VFPv3 (NEON или «Advanced SIMD») добавили еще 16 D-регистров, в итоге это D0..D31, но регистры D16..D31 не делят место с другими S-регистрами .

В NEON или «Advanced SIMD» были добавлены также 16 128-битных Q-регистров, делящих место с регистрами D0..D31 .

B.4. 64-битный ARM (AArch64)

B.4.1. Регистры общего пользования

Количество регистров было удвоено со времен AArch32.

- X0 — результат функции обычно возвращается через X0
- X0...X7 — Здесь передаются аргументы функции.
- X8
- X9...X15 — временные регистры, вызываемая функция может их использовать и не восстанавливать их.
- X16
- X17
- X18
- X19...X29 — вызываемая функция может их использовать, но должна восстанавливать их по завершению.
- X29 — используется как FP (как минимум в GCC)
- X30 — «Procedure Link Register» AKA LR (link register).

- X31 — регистр, всегда содержащий ноль AKA XZR или «Zero Register». Его 32-битная часть называется WZR.
- SP, больше не регистр общего пользования.

См.также: [ARM13c].

32-битная часть каждого X-регистра также доступна как W-регистр (W0, W1, и т.д.).

Старшие 32 бита	младшие 32 бита
X0	
	W0

B.5. Инструкции

В ARM имеется также для некоторых инструкций суффикс *-S*, указывающий, что эта инструкция будет модифицировать флаги. Инструкции без этого суффикса не модифицируют флаги. Например, инструкция ADD в отличие от ADDS сложит два числа, но флаги не изменит . Такие инструкции удобно использовать между CMP где выставляются флаги и, например, инструкциями перехода, где флаги используются. Они также лучше в смысле анализа зависимостей данных (data dependency analysis) (потому что меньшее количество регистров модифицируется во время исполнения).

B.5.1. Таблица условных кодов

Код	Описание	Флаги
EQ	равно	Z == 1
NE	не равно	Z == 0
CS AKA HS (Higher or Same)	перенос / беззнаковое, больше или равно	C == 1
CC AKA LO (LOwer)	нет переноса / беззнаковое, меньше чем	C == 0
MI	минус, отрицательный знак / меньше чем	N == 1
PL	плюс, положительный знак или ноль / больше чем или равно	N == 0
VS	переполнение	V == 1
VC	нет переполнения	V == 0
HI	беззнаковое, больше чем /	C == 1 and Z == 0
LS	беззнаковое, меньше или равно /	C == 0 or Z == 1
GE	знаковое, больше чем или равно /	N == V
LT	знаковое, меньше чем /	N != V
GT	знаковое, больше чем /	Z == 0 and N == V
LE	знаковое, меньше чем или равно /	Z == 1 or N != V
None / AL	Всегда	Любые

Приложение C

MIPS

C.1. Регистры

(Соглашение о вызовах O32)

C.1.1. Регистры общего пользования GPR

Номер	Псевдоимя	Описание
$0	$ZERO	Всегда ноль. Запись в этот регистр работает как холостая инструкция (NOP).
$1	$AT	Используется как временный регистр для ассемблерных макросов и псевдоинструкций.
$2 ...$3	$V0 ...$V1	Здесь возвращается результат функции.
$4 ...$7	$A0 ...$A3	Аргументы функции.
$8 ...$15	$T0 ...$T7	Используется для временных данных.
$16 ...$23	$S0 ...$S7	Используется для временных данных*.
$24 ...$25	$T8 ...$T9	Используется для временных данных.
$26 ...$27	$K0 ...$K1	Зарезервировано для ядра ОС.
$28	$GP	Глобальный указатель**.
$29	$SP	SP*.
$30	$FP	FP*.
$31	$RA	RA.
n/a	PC	PC.
n/a	HI	старшие 32 бита результата умножения или остаток от деления***.
n/a	LO	младшие 32 бита результата умножения или результат деления***.

C.1.2. Регистры для работы с числами с плавающей точкой

Название	Описание
$F0..$F1	Здесь возвращается результат функции.
$F2..$F3	Не используется.
$F4..$F11	Используется для временных данных.
$F12..$F15	Первые два аргумента функции.
$F16..$F19	Используется для временных данных.
$F20..$F31	Используется для временных данных*.

* — Callee должен сохранять.
** — Callee должен сохранять (кроме PIC-кода).
*** — доступны используя инструкции `MFHI` и `MFLO`.

C.2. Инструкции

Есть три типа инструкций:

- Тип R: имеющие 3 регистра. R-инструкции обычно имеют такой вид:

```
instruction destination, source1, source2
```

Важно помнить что если первый и второй регистр один и тот же, IDA может показать инструкцию в сокращенной форме:

```
instruction destination/source1, source2
```

Это немного напоминает Интеловский синтаксис ассемблера x86.

- Тип I: имеющие 2 регистра и 16-битное «immediate»-значение.
- Тип J: инструкции перехода, имеют 26 бит для кодирования смещения.

C.2.1. Инструкции перехода

Какая разница между инструкциями начинающихся с B- (BEQ, B, и т.д.) и с J- (JAL, JALR, и т.д.)?

B-инструкции имеют тип I, так что, смещение в этих инструкциях кодируется как 16-битное значение. Инструкции JR и JALR имеют тип R, и они делают переход по абсолютному адресу указанному в регистре. J и JAL имеют тип J, так что смещение кодируется как 26-битное значение.

Коротко говоря, в B-инструкциях можно кодировать условие (B на самом деле это псевдоинструкция для BEQ `$ZERO, $ZERO, LABEL`), а в J-инструкциях нельзя.

Приложение D

Некоторые библиотечные функции GCC

имя	значение
`__divdi3`	знаковое деление
`__moddi3`	остаток от знакового деления
`__udivdi3`	беззнаковое деление
`__umoddi3`	остаток от беззнакового деления

Приложение E

Некоторые библиотечные функции MSVC

`ll` в имени функции означает «long long», т.е. 64-битный тип данных .

имя	значение
`__alldiv`	знаковое деление
`__allmul`	умножение
`__allrem`	остаток от знакового деления
`__allshl`	сдвиг влево
`__allshr`	знаковый сдвиг вправо
`__aulldiv`	беззнаковое деление
`__aullrem`	остаток от беззнакового деления
`__aullshr`	беззнаковый сдвиг вправо

Процедуры умножения и сдвига влево, одни и те же и для знаковых чисел, и для беззнаковых, поэтому здесь только одна функция для каждой операции .

Исходные коды этих функций можно найти в установленной MSVS, в `VC/crt/src/intel/*.asm`.

Приложение F

Cheatsheets

F.1. IDA

Краткий справочник горячих клавиш:

клавиша	значение
Space	переключать между листингом и просмотром кода в виде графа
C	конвертировать в код
D	конвертировать в данные
A	конвертировать в строку
*	конвертировать в массив
U	сделать неопределенным
O	сделать смещение из операнда
H	сделать десятичное число
R	сделать символ
B	сделать двоичное число
Q	сделать шестнадцатеричное число
N	переименовать идентификатор
?	калькулятор
G	переход на адрес
:	добавить комментарий
Ctrl-X	показать ссылки на текущую функцию, метку, переменную (в т.ч., в стеке)
X	показать ссылки на функцию, метку, переменную,и т.д.
Alt-I	искать константу
Ctrl-I	искать следующее вхождение константы
Alt-B	искать последовательность байт
Ctrl-B	искать следующее вхождение последовательности байт
Alt-T	искать текст (включая инструкции, и т.д.)
Ctrl-T	искать следующее вхождение текста
Alt-P	редактировать текущую функцию
Enter	перейти к функции, переменной, и т.д.
Esc	вернуться назад
Num -	свернуть функцию или отмеченную область
Num +	снова показать функцию или область

Сворачивание функции или области может быть удобно чтобы прятать те части функции, чья функция вам стала уже ясна . это используется в моем скрипте[1] для сворачивания некоторых очень часто используемых фрагментов inline-кода .

F.2. OllyDbg

Краткий справочник горячих клавиш:

хот-кей	значение
F7	трассировать внутрь
F8	сделать шаг, не входя в функцию
F9	запуск
Ctrl-F2	перезапуск

[1] GitHub

F.3. MSVC

Некоторые полезные опции, которые были использованы в книге .

опция	значение
/O1	оптимизация по размеру кода
/Ob0	не заменять вызовы inline-функций их кодом
/Ox	максимальная оптимизация
/GS-	отключить проверки переполнений буфера
/Fa(file)	генерировать листинг на ассемблере
/Zi	генерировать отладочную информацию
/Zp(n)	паковать структуры по границе в n байт
/MD	выходной исполняемый файл будет использовать `MSVCR*.DLL`

Кое-как информация о версиях MSVC: 55.1 (стр. 667).

F.4. GCC

Некоторые полезные опции, которые были использованы в книге.

опция	значение
-Os	оптимизация по размеру кода
-O3	максимальная оптимизация
-regparm=	как много аргументов будет передаваться через регистры
-o file	задать имя выходного файла
-g	генерировать отладочную информацию в итоговом исполняемом файле
-S	генерировать листинг на ассемблере
-masm=intel	генерировать листинг в синтаксисе Intel
-fno-inline	не вставлять тело функции там, где она вызывается

F.5. GDB

Некоторые команды, которые были использованы в книге:

опция	значение
break filename.c:number	установить точку останова на номере строки в исходном файле
break function	установить точку останова на функции
break *address	установить точку останова на адресе
b	—”—
p variable	вывести значение переменной
run	запустить
r	—”—
cont	продолжить исполнение
c	—”—
bt	вывести стек
set disassembly-flavor intel	установить Intel-синтаксис
disas	disassemble current function
disas function	дизассемблировать функцию
disas function,+50	disassemble portion
disas $eip,+0x10	—”—
disas/r	дизассемблировать с опкодами
info registers	вывести все регистры
info float	вывести FPU-регистры
info locals	вывести локальные переменные (если известны)
x/w ...	вывести память как 32-битные слова
x/w $rdi	вывести память как 32-битные слова по адресу, на который указывает RDI
x/10w ...	вывести 10 слов памяти
x/s ...	вывести строку из памяти
x/i ...	трактовать память как код
x/10c ...	вывести 10 символов
x/b ...	вывести байты
x/h ...	вывести 16-битные полуслова
x/g ...	вывести 64-битные слова
finish	исполнять до конца функции
next	следующая инструкция (не заходить в функции)
step	следующая инструкция (заходить в функции)
set step-mode on	не использовать информацию о номерах строк при использовании команды step
frame n	переключить фрейм стека
info break	список точек останова
del n	удалить точку установа
set args ...	установить аргументы командной строки

Приложение G

Ответы на задачи

G.1. По главам

G.1.1. Глава «Hello, world!»

Упражнение #1

Упражнение: 3.7.1 (стр. 22).

```
MessageBeep (0xFFFFFFFF); // A simple beep. If the sound card is not available, the sound is generated
    using the speaker.
```

Упражнение #2

Упражнение: 3.7.2 (стр. 22).

```
#include <unistd.h>

int main()
{
        sleep(2);
};
```

G.1.2. Глава «Стек»

Упражнение #1

Упражнение: 5.5.1 (стр. 34).

Если MSVC без оптимизации, то эти числа таковы: сохраненное значение EBP, RA и `argc`. В этом легко убедиться, если запускать пример с разным количеством аргументов в командной строке.

Если MSVC с оптимизацией, то числа таковы: RA, `argc` и указатель на массив `argv[]`.

GCC 4.8.x выделяет в прологе функции `main()` 16-байтное пространство, поэтому числа на выходе совсем другие.

Упражнение #2

Упражнение: 5.5.2 (стр. 34).

Этот код выводит время в формате UNIX.

```
#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main()
{
        printf ("%d\n", time(NULL));
};
```

G.1.3. Глава «scanf()»

Упражнение #1

Упражнение: 7.4.1 (стр. 90).

GCC для Linux размещает все текстовые строки в сегменте `.rodata`, который явно только для чтения ("read only data"):

```
$ objdump -s 1

...

Contents of section .rodata:
 400600 01000200 52657375 6c743a20 25730a00  ....Result: %s..
 400610 48656c6c 6f2c2077 6f726c64 210a00    Hello, world!..
```

Когда функция `alter_string()` пытается записать туда что-то, происходит исключение.

Всё немного иначе в коде созданном MSVC, строки размещаются в сегменте `.data`, который не имеет флага `READONLY`:

```
C:\...>objdump -s 1.exe

...

Contents of section .data:
 40b000 476f6f64 62796521 00000000 52657375  Goodbye!....Resu
 40b010 6c743a20 25730a00 48656c6c 6f2c2077  lt: %s..Hello, w
 40b020 6f726c64 210a0000 00000000 00000000  orld!...........
 40b030 01000000 00000000 c0cb4000 00000000  ..........@.....

...

C:\...>objdump -x 1.exe

...

Sections:
Idx Name          Size      VMA       LMA       File off  Algn
  0 .text         00006d2a  00401000  00401000  00000400  2**2
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
  1 .rdata        00002262  00408000  00408000  00007200  2**2
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
  2 .data         00000e00  0040b000  0040b000  00009600  2**2
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
  3 .reloc        00000b98  0040e000  0040e000  0000a400  2**2
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
```

G.1.4. Глава «switch()/case/default»

G.1.5. Упражнение #1

Упражнение: 13.5.1 (стр. 177).

Подсказка: `printf()` вполне может вызываться только из одного места.

G.1.6. Глава «Циклы»

G.1.7. Упражнение #3

Упражнение: 14.4.3 (стр. 192).

```
#include <stdio.h>

int main()
{
        int i;
        for (i=100; i>0; i--)
```

```
                printf ("%d\n", i);
};
```

G.1.8. Упражнение #4

Упражнение: 14.4.4 (стр. 194).

```
#include <stdio.h>

int main()
{
        int i;
        for (i=1; i<100; i=i+3)
                printf ("%d\n", i);
};
```

G.1.9. Глава «Простая работа с Си-строками»

Упражнение #1

Упражнение: 15.2.1 (стр. 207).

Эта функция подсчитывает пробелы во входящей Си-строке.

```
int f(char *s)
{
        int rt=0;
        for (;*s;s++)
        {
                if (*s==' ')
                        rt++;
        };
        return rt;
};
```

G.1.10. Глава « Замена одних арифметических инструкций на другие »

Упражнение #2

Упражнение: 16.3.1 (стр. 216).

```
int f(int a)
{
        return a*7;
};
```

G.1.11. Глава «Работа с FPU»

Упражнение #1

Упражнение: 17.10.2 (стр. 264).

Вычисление среднего арифметического для пяти значений типа *double*.

```
double f(double a1, double a2, double a3, double a4, double a5)
{
        return (a1+a2+a3+a4+a5) / 5;
};
```

G.1.12. Глава «Массивы»

Упражнение #1

Упражнение: 18.9.1 (стр. 302).

Ответ: сложение двух матриц размером 100 на 200 элементов типа *double*.

Исходник на Си/Си++:

```
#define M    100
#define N    200

void s(double *a, double *b, double *c)
{
  for(int i=0;i<N;i++)
    for(int j=0;j<M;j++)
      *(c+i*M+j)=*(a+i*M+j) + *(b+i*M+j);
};
```

Упражнение #2

Упражнение: 18.9.2 (стр. 305).

Ответ: умножение двух матриц размерами 100*200 и 100*300 элементов типа *double*, результат: матрица 100*300.

Исходник на Си/Си++:

```
#define M     100
#define N     200
#define P     300

void m(double *a, double *b, double *c)
{
  for(int i=0;i<M;i++)
    for(int j=0;j<P;j++)
    {
      *(c+i*M+j)=0;
      for (int k=0;k<N;k++) *(c+i*M+j)+=*(a+i*M+j) * *(b+i*M+j);
    }
};
```

Упражнение #3

Упражнение: 18.9.3 (стр. 309).

```
double f(double array[50][120], int x, int y)
{
        return array[x][y];
};
```

Упражнение #4

Упражнение: 18.9.4 (стр. 310).

```
int f(int array[50][60][80], int x, int y, int z)
{
        return array[x][y][z];
};
```

Упражнение #5

Упражнение: 18.9.5 (стр. 311).

Этот код просто вычисляет таблицу умножения.

```
int tbl[10][10];

int main()
{
        int x, y;
        for (x=0; x<10; x++)
                for (y=0; y<10; y++)
                        tbl[x][y]=x*y;
};
```

G.1.13. Глава «Работа с отдельными битами»

Упражнение #1

Упражнение: 19.7.1 (стр. 349). Эта функция меняет endianness в 32-битном значении.

```
unsigned int f(unsigned int a)
{
        return ((a>>24)&0xff) | ((a<<8)&0xff0000) | ((a>>8)&0xff00) | ((a<<24)&0xff000000);
};
```

Дополнительный вопрос: в x86 есть инструкция, делающая всё это. Какая?

Упражнение #2

Упражнение: 19.7.2 (стр. 350).

Эта функция конвертирует значение, запакованное в формате BCD в обычное.

```
#include <stdio.h>

unsigned int f(unsigned int a)
{
        int i=0;
        int j=1;
        unsigned int rt=0;
        for (;i<=28; i+=4, j*=10)
                rt+=((a>>i)&0xF) * j;
        return rt;
};

int main()
{
        // test
        printf ("%d\n", f(0x12345678));
        printf ("%d\n", f(0x1234567));
        printf ("%d\n", f(0x123456));
        printf ("%d\n", f(0x12345));
        printf ("%d\n", f(0x1234));
        printf ("%d\n", f(0x123));
        printf ("%d\n", f(0x12));
        printf ("%d\n", f(0x1));
};
```

Упражнение #3

Упражнение: 19.7.3 (стр. 353).

```
#include <windows.h>

int main()
{
        MessageBox(NULL, "hello, world!", "caption",
                MB_TOPMOST | MB_ICONINFORMATION | MB_HELP | MB_YESNOCANCEL);
};
```

Упражнение #4

Упражнение: 19.7.4 (стр. 353).

Эта функция просто перемножает два 32-битных числа, возвращая 64-битное произведение. Да, это тот случай, когда простое наблюдение входных и выходных значений может решить проблему быстрее.

```
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>

// source code taken from
// http://www4.wittenberg.edu/academics/mathcomp/shelburne/comp255/notes/binarymultiplication.pdf

uint64_t mult (uint32_t m, uint32_t n)
{
    uint64_t p = 0; // initialize product p to 0
    while (n != 0) // while multiplier n is not 0
    {
        if (n & 1) // test LSB of multiplier
            p = p + m; // if 1 then add multiplicand m
        m = m << 1; // left shift multiplicand
        n = n >> 1; // right shift multiplier
    }
    return p;
}

int main()
{
    printf ("%d\n", mult (2, 7));
    printf ("%d\n", mult (3, 11));
    printf ("%d\n", mult (4, 111));
};
```

G.1.14. Глава «Структуры»

Упражнение #1

Упражнение: 21.7.1 (стр. 393).

Эта программа показывает ID пользователя, владеющего файлом.

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <time.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    struct stat sb;

    if (argc != 2)
    {
        fprintf(stderr, "Usage: %s <pathname>\n", argv[0]);
        return 0;
    }

    if (stat(argv[1], &sb) == -1)
```

```
    {
        // error
        return 0;
    }

    printf("%ld\n",(long) sb.st_uid);
}
```

Упражнение #1

Упражнение: 21.7.2 (стр. 393).

Подсказка (x86): вы можете получить какую-то информацию глядя на то как значения обрабатываются при помощи инструкций Jcc, MOVSX и MOVZX.

```
#include <stdio.h>

struct some_struct
{
        int a;
        unsigned int b;
        float f;
        double d;
        char c;
        unsigned char uc;
};

void f(struct some_struct *s)
{
        if (s->a > 1000)
        {
                if (s->b > 10)
                {
                        printf ("%f\n", s->f * 444 + s->d * 123);
                        printf ("%c, %d\n", s->c, s->uc);
                }
                else
                {
                        printf ("error #2\n");
                };
        }
        else
        {
                printf ("error #1\n");
        };
};
```

G.1.15. Глава «Обфускация»

Упражнение #1

Упражнение: 50.5.1 (стр. 562).

Исходный код: beginners.re.

G.1.16. Глава «Деление на 9»

Упражнение #1

Упражнение: 41.6 (стр. 513).

```
int f(int a)
{
        return a/661;
};
```

G.2. Уровень 1

G.2.1. Упражнение 1.1

Это функция возвращающая максимальное значение из двух .

G.2.2. Упражнение 1.4

Исходный код: beginners.re

G.3. Уровень 2

G.3.1. Упражнение 2.1

Это функция вычисления квадратного корня методом Ньютона, алгоритм взят из [ASS96].

Исходный код: beginners.re

G.3.2. Упражнение 2.4

Ответ: `strstr()`.

Исходник на Си:

```
char * strstr (
        const char * str1,
        const char * str2
        )
{
        char *cp = (char *) str1;
        char *s1, *s2;

        if ( !*str2 )
            return((char *)str1);

        while (*cp)
        {
                s1 = cp;
                s2 = (char *) str2;

                while ( *s1 && *s2 && !(*s1-*s2) )
                        s1++, s2++;

                if (!*s2)
                        return(cp);

                cp++;
        }

        return(NULL);

}
```

G.3.3. Упражнение 2.6

Подсказка: если погуглить применяемую здесь константу, это может помочь.

Ответ: шифрование алгоритмом TEA[1].

Исходник на Си (взято с wikipedia):

[1] Tiny Encryption Algorithm

```
void f (unsigned int* v, unsigned int* k) {
    unsigned int v0=v[0], v1=v[1], sum=0, i;           /* set up */
    unsigned int delta=0x9e3779b9;                     /* a key schedule constant */
    unsigned int k0=k[0], k1=k[1], k2=k[2], k3=k[3];   /* cache key */
    for (i=0; i < 32; i++) {                       /* basic cycle start */
        sum += delta;
        v0 += ((v1<<4) + k0) ^ (v1 + sum) ^ ((v1>>5) + k1);
        v1 += ((v0<<4) + k2) ^ (v0 + sum) ^ ((v0>>5) + k3);
    }                                              /* end cycle */
    v[0]=v0; v[1]=v1;
}
```

G.3.4. Упражнение 2.13

Это криптоалгоритм linear feedback shift register (регистр сдвига с линейной обратной связью) [2].

Исходный код: beginners.re

G.3.5. Упражнение 2.14

Это алгоритм нахождения наименьшего общего делителя.

Исходный код: beginners.re

G.3.6. Упражнение 2.15

Это вычисление числа Пи методом Монте-Карло.

Исходный код: beginners.re

G.3.7. Упражнение 2.16

Это функция Аккермана [3].

```
int ack (int m, int n)
{
        if (m==0)
                return n+1;
        if (n==0)
                return ack (m-1, 1);
        return ack(m-1, ack (m, n-1));
};
```

G.3.8. Упражнение 2.17

Это одномерный клеточный автомат по *правилу 110*:
wikipedia.

Исходный код: beginners.re

G.3.9. Упражнение 2.18

Исходный код: beginners.re

G.3.10. Упражнение 2.19

Исходный код: beginners.re

[2] wikipedia
[3] wikipedia

G.3.11. Упражнение 2.20

Подсказка: the On-Line Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS) (энциклопедия целочисленных последовательностей) может помочь.

Ответ: это *hailstone numbers*, имеющие отношения к гипотезе Коллатца[4].

Исходный код: beginners.re

G.4. Уровень 3

G.4.1. Упражнение 3.2

Подсказка: проще всего конечно же искать по значениями в таблицах .

Исходник на Си с комментариями:
beginners.re

G.4.2. Упражнение 3.3

Исходник на Си с комментариями:
beginners.re

G.4.3. Упражнение 3.4

Исходник на Си с комментариями, а также расшифрованный файл : beginners.re

G.4.4. Упражнение 3.5

Подсказка: как видно, строка где указано имя пользователя занимает не весь ключевой файл .

Байты за терминирующим нулем вплоть до смещения 0x7F игнорируются программой .

Исходник на Си с комментариями:
beginners.re

G.4.5. Упражнение 3.6

Исходник на Си с комментариями:
beginners.re

В качестве еще одного упражнения, теперь вы можете попробовать исправить уязвимости в этом веб-сервере.

G.4.6. Упражнение 3.8

Исходник на Си с комментариями:
beginners.re

G.5. Прочее

G.5.1. Задача «Сапёр (Windows XP)»

Пример: 76 (стр. 758).

Подсказка: подумайте о байтах, описывающих границы (0x10).

[4] wikipedia

Список принятых сокращений

ОС Операционная Система . . . xxi

ООП Объектно-Ориентированное Программирование . . . 564

ЯП Язык Программирования . . . 3

ГПСЧ Генератор псевдослучайных чисел . . . xii

ПЗУ Постоянное запоминающее устройство . . . 678

АЛУ Арифметико-логическое устройство . . . 19

RA Адрес возврата . . . 5

PE Portable Executable: 68.2 (стр. 712) . . . 712

SP stack pointer. SP/ESP/RSP в x86/x64. SP в ARM. . . . 13

DLL Dynamic-link library . . . 712

PC Program Counter. IP/EIP/RIP в x86/64. PC в ARM. . . . 13

LR Link Register . . . 5

IDA Интерактивный дизассемблер и отладчик, разработан Hex-Rays . . . 6

IAT Import Address Table . . . 713

INT Import Name Table . . . 713

RVA Relative Virtual Address . . . 713

VA Virtual Address . . . 712

OEP Original Entry Point . . . 701

MSVC Microsoft Visual C++

MSVS Microsoft Visual Studio . . . 970

ASLR Address Space Layout Randomization . . . 713

MFC Microsoft Foundation Classes . . . 715

TLS Thread Local Storage . . . xx

AKA Also Known As (Также известный как)

CRT C runtime library : 68.1 (стр. 709) . . . 8

CPU Central processing unit . . . xxi

FPU Floating-point unit . . . vii

CISC Complex instruction set computing . . . 13

RISC Reduced instruction set computing . . . 3

GUI Graphical user interface . . . 709

RTTI Run-time type information . . . 578

BSS Block Started by Symbol . . . 18

SIMD Single instruction, multiple data . . . 188

BSOD Black Screen of Death . . . 702

ISA Instruction Set Architecture (Архитектура набора команд) . . . iii

CGI Common Gateway Interface . . . 951

HPC High-Performance Computing . . . 533

SEH Structured Exception Handling : 68.3 (стр. 718) . . . 30

ELF Формат исполняемых файлов, использующийся в Linux и некоторых других *NIX . . . xx

TIB Thread Information Block . . . 283

TEA Tiny Encryption Algorithm . . . 992

PIC Position Independent Code: 67.1 (стр. 704) . . . xx

NAN Not a Number . . . 962

NOP No OPeration . . . 20

BEQ (PowerPC, ARM) Branch if Equal . . . 88

BNE (PowerPC, ARM) Branch if Not Equal . . . 205

BLR (PowerPC) Branch to Link Register . . . 772

XOR eXclusive OR (исключающее «ИЛИ») . . . 968

MCU Microcontroller unit . . . 506

RAM Random-access memory . . . 443

EGA Enhanced Graphics Adapter . . . 909

VGA Video Graphics Array . . . 909

API Application programming interface 670

ASCII American Standard Code for Information Interchange 515

ASCIIZ ASCII Zero (ASCII-строка заканчивающаяся нулем) 86

IA64 Intel Architecture 64 (Itanium): 93 (стр. 906) 474

EPIC Explicitly parallel instruction computing 906

OOE Out-of-order execution 476

MSDN Microsoft Developer Network 353

MSB Most significant bit/byte (самый старший бит/байт) 328

LSB Least significant bit/byte (самый младший бит/байт)

STL (Си++) Standard Template Library: 51.4 (стр. 580) 585

PODT (Си++) Plain Old Data Type 596

HDD Hard disk drive 607

VM Virtual Memory (виртуальная память)

WRK Windows Research Kernel 683

GPR General Purpose Registers (регистры общего пользования) xviii

SSDT System Service Dispatch Table 702

RE Reverse Engineering ii

BCD Binary-coded decimal 850

BOM Byte order mark 674

GDB GNU debugger 42

FP Frame Pointer 17

MBR Master Boot Record 678

JPE Jump Parity Even (инструкция x86) 237

CIDR Classless Inter-Domain Routing 494

STMFD Store Multiple Full Descending (инструкция ARM)

LDMFD Load Multiple Full Descending (инструкция ARM)

STMED Store Multiple Empty Descending (инструкция ARM) . . . 25

LDMED Load Multiple Empty Descending (инструкция ARM) . . . 25

STMFA Store Multiple Full Ascending (инструкция ARM) . . . 25

LDMFA Load Multiple Full Ascending (инструкция ARM) . . . 25

STMEA Store Multiple Empty Ascending (инструкция ARM) . . . 25

LDMEA Load Multiple Empty Ascending (инструкция ARM) . . . 25

APSR (ARM) Application Program Status Register . . . 260

FPSCR (ARM) Floating-Point Status and Control Register . . . 260

PID ID программы/процесса . . . 762

LF Line feed (подача строки) (10 или'\n' в Си/Си++) . . . 541

CR Carriage return (возврат каретки) (13 или'\r' в Си/Си++) . . . 541

RFC Request for Comments . . . 676

TOS Top Of Stack (вершина стека) . . . 630

LVA (Java) Local Variable Array (массив локальных переменных) . . . 636

JVM Java virtual machine . . . xii

JIT Just-in-time compilation . . . 629

EOF End of file (конец файла) . . . 79

Glossary

вещественное число числа, которые могут иметь точку. в Си/Си++ это *float* и *double* . 215, 950

декремент Уменьшение на 1. 178, 199, 464, 964, 966, 971

инкремент Увеличение на 1. 178, 182, 184, 199, 810, 964

интегральный тип данных обычные числа, но не вещественные. могут использоваться для передачи булевых типов и перечислений (enumerations) . 231

произведение Результат умножения. 92, 226, 430, 456, 511, 990

среднее арифметическое сумма всех значений, разделенная на их количество. 536

указатель стека Регистр указывающий на место в стеке . 8, 9, 14, 25, 28, 37, 49, 50, 68, 93, 618, 689–692, 959, 965, 975, 996

хвостовая рекурсия Это когда компилятор или интерпретатор превращает рекурсию (с которой возможно это проделать, т.е. *хвостовую*) в итерацию для эффективности : wikipedia. 490

частное Результат деления. 215, 219, 221, 222, 226, 455, 508, 537, 766

anti-pattern Нечто широко известное как плохое решение . 27, 70, 475

atomic operation «$\alpha\tau o\mu o\varsigma$» означает «неделимый» в греческом языке, так что атомарная операция — это операция которая гарантированно не будет прервана другими тредами . 740, 903

basic block группа инструкций, не имеющая инструкций переходов, а также не имеющая переходов в середину блока извне. В IDA он выглядит как просто список инструкций без строк-разрывов . 657, 910, 911

callee Вызываемая функция. 61, 93, 95, 475, 691, 694, 695, 978

caller Функция вызывающая другую функцию. 6, 94, 475, 689, 695

compiler intrinsic Специфичная для компилятора функция не являющаяся обычной библиотечной функцией. Компилятор вместо её вызова генерирует определенный машинный код. Нередко, это псевдофункции для определенной инструкции CPU. Читайте больше: (90 (стр. 898)). 970

CP/M Control Program for Microcomputers: очень простая дисковая ОС использовавшаяся перед MS-DOS. 848

dongle Небольшое устройство подключаемое к LPT-порту для принтера (в прошлом) или к USB . Исполняло функции security token-а, имела память и, иногда, секретную (крипто-)хеширующую функцию. 771

endianness Порядок байт: 31 (стр. 473). 15, 72, 364, 968, 989

GiB Гибибайт: 2^{30} или 1024 мебибайт или 1073741824 байт . 11

heap (куча) обычно, большой кусок памяти предоставляемый ОС, так что прикладное ПО может делить его как захочет. malloc()/free() работают с кучей . 25, 27, 365, 581, 584, 596, 598, 711, 712

jump offset Часть опкода JMP или Jcc инструкции, просто прибавляется к адресу следующей инструкции, и так вычисляется новый PC. Может быть отрицательным. 127, 964

kernel mode Режим CPU с неограниченными возможностями в котором он исполняет ядро OS и драйвера. ср. user mode. 1001

keygenme Программа, имитирующая защиту вымышленной программы, для которой нужно сделать генератор ключей-/лицензий. 952

leaf function Функция не вызывающая больше никаких функций . 21, 27

link register (RISC) Регистр в котором обычно записан адрес возврата. Это позволяет вызывать leaf-функции без использования стека, т.е. быстрее . 27, 772, 975, 976

loop unwinding Это когда вместо организации цикла на n итераций, компилятор генерирует n копий тела цикла, для экономии на инструкциях, обеспечивающих сам цикл . 180

name mangling применяется как минимум в Си++, где компилятору нужно закодировать имя класса, метода и типы аргументов в одной строке, которая будет внутренним именем функции. читайте также здесь : 51.1.1 (стр. 564). 564, 667, 668

NaN не число: специальные случаи чисел с плавающей запятой, обычно сигнализирующие об ошибках . 233, 255, 908

NEON AKA «Advanced SIMD» — SIMD от ARM. 976

NOP «no operation», холостая инструкция. 686

NTAPI API доступное только в линии Windows NT. Большей частью не документировано Microsoft-ом. 750

PDB (Win32) Файл с отладочной информацией, обычно просто имена функций, но иногда имена аргументов функций и локальных переменных . 666, 714, 750, 751, 758, 762, 830

POKE Инструкция языка BASIC записывающая байт по определенному адресу . 686

register allocator Функция компилятора распределяющая локальные переменные по регистрам процессора . 198, 318, 443

reverse engineering процесс понимания как устроена некая вещь, иногда, с целью клонирования оной . iv, 970

security cookie Случайное значение, разное при каждом исполнении. Читайте больше об этом тут : 18.3 (стр. 282). 731

stack frame Часть стека, в которой хранится информация, связанная с текущей функцией: локальные переменные, аргументы функции, RA, и т.д.. 62, 92, 487, 731

stdout standard output. 15, 28, 149, 948

thunk function Крохотная функция делающая только одно: вызывающая другую функцию . 16, 414, 772, 780

tracer Моя простейшая утилита для отладки. Читайте больше об этом тут : 70.3 (стр. 744). 182–184, 671, 680, 684, 727, 736, 832, 838, 842, 844, 897, 951

user mode Режим CPU с ограниченными возможностями в котором он исполняет прикладное ПО. ср. kernel mode. 787, 1000

Windows NT Windows NT, 2000, XP, Vista, 7, 8. 292, 440, 617, 674, 702, 713, 740, 851, 970

word (слово) тип данных помещающийся в GPR. В компьютерах старше персональных, память часто измерялась не в байтах, а в словах. 587

xoring нередко применяемое в английском языке, означает применение операции XOR . 731, 783, 786

Предметный указатель

.NET, 717
Синтаксис AT&T, 10, 30
Переполнение буфера, 274, 731
Элементы языка Си
  Указатели, 61, 68, 104, 406, 443
  Пост-декремент, 464
  Пост-инкремент, 464
  Пре-декремент, 464
  Пре-инкремент, 464
  C99, 103
    bool, 316
    restrict, 531
    variable length arrays, 285
  const, 7, 75
  for, 178, 492
  if, 118, 148
  return, 8, 80, 102
  switch, 147, 148, 157
  while, 197
Стандартная библиотека Си
  alloca(), 28, 285, 475, 723
  assert(), 290, 677
  atexit(), 586
  atoi(), 515, 821
  calloc(), 803
  close(), 707
  exit(), 479
  free(), 475
  fseek(), 803
  ftell(), 803
  getenv(), 822
  localtime(), 626
  localtime_r(), 373
  longjmp(), 149
  malloc(), 366, 475
  memchr(), 966
  memcmp(), 529, 679, 968
  memcpy(), 10, 61, 527, 965
  memset(), 525, 842, 967
  open(), 707
  pow(), 228
  puts(), 15
  qsort(), 406
  rand(), 356, 670, 755, 758, 791
  read(), 707
  realloc(), 475
  scanf(), 61
  strcmp(), 523, 707
  strcpy(), 10, 525, 792
  strlen(), 197, 439, 525, 542, 966
  strstr(), 992
  time(), 626
  tolower(), 809
  toupper(), 550
  va_arg, 536
  va_list, 539
  vprintf, 539
Аномалии компиляторов, 141, 228, 300, 326, 343, 502, 547, 899
Си++, 833
  исключения, 723
  C++11, 596, 697
  ostream, 579
  References, 580
  RTTI, 578
  STL, 666
    std::forward_list, 596
    std::list, 587
    std::map, 603
    std::set, 603
    std::string, 580
    std::vector, 596
Сборщик мусора, 651
Использование grep, 184, 261, 666, 680, 684, 832
Хеш-функции, 477
Синтаксис Intel, 10, 13
Mac OS X, 745
адресно-независимый код, 13, 704
ОЗУ, 74
ПЗУ, 74, 75
Базовый адрес, 712
Глобальные переменные, 70
Двоичное дерево, 603
Динамически подгружаемые библиотеки, 16
Компоновщик, 74, 564
Конвейер RISC, 130
Не-числа (NaNs), 255
ООП
  Полиморфизм, 564
Обратная польская запись, 264
Переполнение буфера, 280
Энтропия, 865
Рекурсия, 24, 26, 490
  Tail recursion, 490
Стек, 25, 91, 149
  Переполнение стека, 26
  Стековый фрейм, 62
Синтаксический сахар, 148
Режим Thumb-2, 15
iPod/iPhone/iPad, 12
OllyDbg, 39, 64, 72, 92, 105, 121, 163, 182, 200, 220, 234, 245, 269, 276, 279, 292, 293, 335, 364, 381, 382, 386, 389, 409, 715, 744, 982
Oracle RDBMS, 8, 429, 676, 720, 834, 841, 843, 878, 888, 899, 910

Ada, 99
Alpha AXP, 4
AMD, 694
Angry Birds, 260, 261
ARM, 205, 557, 771, 975
  Режим ARM, 3
  Инструкции
    ADC, 421
    ADD, 15, 99, 130, 185, 332, 344, 510, 977
    ADDAL, 130
    ADDCC, 168
    ADDS, 97, 421, 977
    ADR, 13, 130
    ADRcc, 130, 157, 476
    ADRP/ADD pair, 17, 49, 75, 289, 301, 466
    ANDcc, 552
    ASR, 347
    ASRS, 326, 510
    B, 49, 130, 131
    Bcc, 89, 90, 141
    BCS, 131, 262
    BEQ, 88, 157
    BGE, 131
    BIC, 325, 326, 331, 348
    BL, 13–17, 130, 467
    BLcc, 130
    BLE, 131
    BLS, 131
    BLT, 185
    BLX, 15, 16
    BNE, 131
    BX, 97, 169
    CLZ, 932
    CMP, 88, 89, 130, 157, 168, 185, 344, 977
    CSEL, 139, 143, 145, 344
    EOR, 331
    FCMPE, 262
    FCSEL, 262
    FMOV, 466
    FMRS, 332
    IT, 146, 260, 285
    LDMccFD, 130
    LDMEA, 25
    LDMED, 25
    LDMFA, 25
    LDMFD, 14, 25, 130
    LDP, 18
    LDR, 50, 68, 75, 271, 288, 464
    LDR.W, 297
    LDRB, 382
    LDRB.W, 205
    LDRSB, 204
    LSL, 344, 347
    LSL.W, 344
    LSLR, 552
    LSLS, 271, 331, 552
    LSR, 347
    LSRS, 331
    MADD, 97
    MLA, 96, 97
    MOV, 5, 14, 15, 344, 509
    MOVcc, 141, 145
    MOVK, 465
    MOVT, 15, 509
    MOVT.W, 16
    MOVW, 16
    MUL, 99
    MULS, 97
    MVNS, 205
    NEG, 520
    ORR, 325
    POP, 13, 14, 25, 27
    PUSH, 14, 25, 27
    RET, 18
    RSB, 136, 297, 344, 520
    SBC, 421
    SMMUL, 510
    STMEA, 25
    STMED, 25
    STMFA, 25, 52
    STMFD, 13, 25
    STMIA, 50
    STMIB, 52
    STP, 17, 49
    STR, 50, 271
    SUB, 50, 297, 344
    SUBcc, 552
    SUBEQ, 206
    SUBS, 421
    SXTB, 383
    SXTW, 301
    TEST, 198
    TST, 319, 344
    VADD, 226
    VDIV, 226
    VLDR, 225
    VMOV, 225, 260
    VMOVGT, 260
    VMRS, 260
    VMUL, 226
    XOR, 136, 332
  Конвейер, 168
  Переключение режимов, 97, 169
  Режимы адресации, 464
  переключение режимов, 16
  Регистры
    APSR, 260
    FPSCR, 260
    Link Register, 13, 14, 27, 49, 169, 975
    R0, 975
    scratch registers, 205, 975
    X0, 976
    Z, 88, 976
  Режим Thumb, 3, 131, 169
  Режим Thumb-2, 3, 169, 260, 261
  armel, 226
  armhf, 226
  Condition codes, 130
  D-регистры, 225, 976
  Data processing instructions, 510
  DCB, 14
  hard float, 226
  if-then block, 260
  Leaf function, 27
  Optional operators
    ASR, 344, 510
    LSL, 271, 297, 344, 465
    LSR, 344, 510

ROR, 344
RRX, 344
S-регистры, 225, 976
soft float, 226
Инструкции
FSTP, 244
Регистры
R0, 101
ARM64
lo12, 49
ASLR, 713
AWK, 682

Base64, 676
base64, 676
bash, 102
BASIC
POKE, 686
binary grep, 679, 747
BIND.EXE, 717
binutils, 402
Bitcoin, 900
Borland C++Builder, 668
Borland Delphi, 668, 672, 897
BSoD, 702
BSS, 714

C11, 697
Callbacks, 406
Canary, 282
cdecl, 37, 689
COFF, 778
column-major order, 292
Compiler intrinsic, 29, 898
CRC32, 477, 491
CRT, 709, 728
Cygwin, 667, 671, 718, 745

DES, 429, 443
dlopen(), 707
dlsym(), 707
DOSBox, 851
DosBox, 684
double, 217, 694
dtruss, 745
Duff's device, 505

EICAR, 847
ELF, 73
Error messages, 676

fastcall, 11, 60, 317, 690
float, 217, 694
Forth, 649
FORTRAN, 292, 531, 614, 668
Function epilogue, 24, 49, 50, 130, 382, 682
Function prologue, 9, 24, 27, 50, 282, 682
Fused multiply–add, 96, 97
Fuzzing, 521

GCC, 667, 980, 983
GDB, 21, 42, 46, 281, 414, 415, 744, 983
Glibc, 414, 702

Hex-Rays, 763
Hiew, 86, 127, 672, 714, 715, 718, 897

IDA, 80, 402, 530, 660, 674, 885, 982
var_?, 50, 68
IEEE 754, 217, 328, 398, 451, 956
Inline code, 186, 325, 522, 570, 600
Integer overflow, 99
Intel
8080, 205
8086, 205, 325, 787
Модель памяти, 624, 909
8253, 850
80286, 787, 909
80386, 325, 909
80486, 217
FPU, 217
Intel C++, 8, 430, 899, 910, 965
Itanium, 906

Java, 629
jumptable, 161, 169

Keil, 12
kernel panic, 702
kernel space, 702

LD_PRELOAD, 706
Linux, 318, 704, 834
libc.so.6, 317, 414
LLVM, 12
long double, 217
Loop unwinding, 180

Mac OS Classic, 771
MD5, 477, 678
MFC, 715, 822
MIDI, 678
MinGW, 667
minifloat, 466
MIPS, 4, 558, 685, 714, 771
Глобальный указатель, 18
Инструкции
ADD, 99
ADD.D, 228
ADDIU, 19, 78
ADDU, 99
AND, 327
BC1F, 264
BC1T, 264
BEQ, 90, 132
BLTZ, 136
BNE, 132
BNEZ, 171
BREAK, 510
C.LT.D, 264
DIV.D, 228
J, 6, 19
JAL, 99
JALR, 19, 99
JR, 160
LB, 190
LBU, 190
LI, 468
LUI, 19, 78, 228, 330, 468
LW, 19, 69, 78, 160
LWC1, 228
MFC1, 231

MFHI, 99, 510, 978
MFLO, 99, 510, 978
MTC1, 404
MUL.D, 228
MULT, 99
NOR, 207
OR, 21
ORI, 327, 468
SB, 190
SLL, 171, 211, 346
SLLV, 346
SLT, 132
SLTIU, 171
SLTU, 132, 134, 171
SRL, 215
SUBU, 136
SW, 56
Псевдоинструкции
B, 188
BEQZ, 134
L.D, 228
LA, 21
LI, 6
MOVE, 19, 77
NEGU, 136
NOP, 21, 77
NOT, 207
Регистры
FCCR, 264
HI, 510
LO, 510
Branch delay slot, 6
Global Pointer, 298
Load delay slot, 160
O32, 56, 60, 978
MS-DOS, 283, 621, 678, 684, 686, 712, 787, 847, 849, 871, 897, 909, 956, 966, 970, 971
DOS extenders, 909
MSVC, 981, 983

Name mangling, 564
Native API, 713
NEC V20, 851

objdump, 402, 706, 718
OEP, 712, 717
opaque predicate, 560
OpenMP, 669, 900
OpenWatcom, 668, 691

Page (memory), 440
Pascal, 672
PDP-11, 464
PowerPC, 4, 18, 771
puts() вместо printf(), 15, 66, 101, 128

Quake III Arena, 405

Raspberry Pi, 12
ReactOS, 726
Register allocation, 443
Relocation, 16
row-major order, 292
RVA, 713

SAP, 666, 830
SCO OpenServer, 778
Scratch space, 693
Security cookie, 282, 731
Security through obscurity, 676
SHA1, 477
SHA512, 900
Shadow space, 94, 95, 452
Shellcode, 559, 702, 713, 848, 973
Signed numbers, 119, 471
SIMD, 451, 529
SSE, 451
SSE2, 451
stdcall, 689, 897
strace, 706, 745
syscall, 317, 702, 745

TCP/IP, 474
thiscall, 564, 566, 691
thunk-функции, 16, 716, 772, 780
TLS, 283, 697, 714, 717, 959
Коллбэки, 700
Callbacks, 718
tracer, 182, 411, 413, 671, 680, 684, 727, 736, 744, 832, 838, 842, 844, 897, 950

Unicode, 673
Unrolled loop, 186, 285, 526
uptime, 706
USB, 773
user space, 702
UTF-16LE, 673, 674
UTF-8, 673

VA, 712

Watcom, 668
Windows, 740
API, 956
IAT, 713
INT, 713
KERNEL32.DLL, 316
MSVCR80.DLL, 408
NTAPI, 750
ntoskrnl.exe, 834
PDB, 666, 714, 750, 758, 830
Structured Exception Handling, 30, 718
TIB, 283, 718, 959
Win32, 316, 674, 706, 712, 909
GetProcAddress, 717
LoadLibrary, 717
Ordinal, 715
RaiseException(), 718
SetUnhandledExceptionFilter(), 720
Windows 2000, 713
Windows 3.x, 617, 909
Windows NT4, 713
Windows Vista, 712, 750
Windows XP, 713, 717, 758
Wine, 726
Wolfram Mathematica, 512, 513, 765, 865

x86
Флаги
CF, 964, 966, 968, 971, 972
DF, 968, 972

IF, 968, 972
Инструкции
AAA, 974
AAS, 974
ADC, 420, 621, 964
ADD, 8, 37, 92, 516, 621, 964
ADDSD, 452
ADDSS, 462
ADRcc, 138
AND, 9, 317, 320, 333, 347, 388, 964, 967
BSF, 441, 931, 968
BSR, 968
BSWAP, 474, 968
BT, 968
BTC, 329, 968
BTR, 329, 740, 968
BTS, 329, 968
CALL, 8, 26, 555, 716, 964
CBW, 472, 968
CDQ, 427, 472, 968
CDQE, 472, 968
CLD, 968
CLI, 968
CMC, 968
CMOVcc, 130, 138, 139, 142, 145, 476, 968
CMP, 79, 80, 964, 974
CMPSB, 679, 968
CMPSD, 968
CMPSQ, 968
CMPSW, 968
COMISD, 460
COMISS, 462
CPUID, 386, 970
CWD, 472, 621, 860, 968
CWDE, 472, 968
DEC, 199, 964, 974
DIV, 472, 970
DIVSD, 452, 681
FABS, 972
FADD, 972
FADDP, 219, 225, 972
FATRET, 342, 343
FCHS, 972
FCMOVcc, 256
FCOM, 244, 255, 972
FCOMP, 232, 972
FCOMPP, 972
FDIV, 219, 680, 972
FDIVP, 219, 972
FDIVR, 225, 972
FDIVRP, 972
FILD, 972
FIST, 972
FISTP, 972
FLD, 229, 232, 972
FLD1, 972
FLDCW, 972
FLDZ, 972
FMUL, 219, 972
FMULP, 972
FNSTCW, 973
FNSTSW, 233, 255, 973
FSINCOS, 973
FSQRT, 973
FST, 973
FSTCW, 973
FSTP, 229, 973
FSTSW, 973
FSUB, 973
FSUBP, 973
FSUBR, 973
FSUBRP, 973
FUCOM, 255, 973
FUCOMI, 256
FUCOMP, 973
FUCOMPP, 255, 973
FWAIT, 217
FXCH, 973
IDIV, 472, 508, 970
IMUL, 92, 300, 472, 964, 974
IN, 555, 787, 850, 970
INC, 199, 897, 964, 974
INT, 848, 970
INT3, 671
IRET, 970
JA, 119, 256, 471, 964, 974
JAE, 119, 964, 974
JB, 119, 471, 964, 974
JBE, 119, 964, 974
JC, 964
Jcc, 90, 141
JCXZ, 964
JE, 149, 964, 974
JECXZ, 964
JG, 119, 471, 964
JGE, 119, 964
JL, 119, 471, 964
JLE, 119, 964
JMP, 26, 49, 716, 897, 964
JNA, 964
JNAE, 964
JNB, 964
JNBE, 255, 964
JNC, 964
JNE, 80, 119, 964, 974
JNG, 964
JNGE, 964
JNL, 964
JNLE, 964
JNO, 964, 974
JNS, 964, 974
JNZ, 964
JO, 964, 974
JP, 233, 851, 964, 974
JPO, 964
JRCXZ, 964
JS, 964, 974
JZ, 88, 149, 899, 964
LAHF, 965
LEA, 63, 94, 368, 480, 493, 516, 693, 753, 965
LEAVE, 9, 965
LES, 792, 859
LOCK, 740
LODSB, 850
LOOP, 178, 192, 682, 859, 971
MAXSD, 460
MOV, 5, 8, 10, 526, 527, 555, 715, 897, 966
MOVDQA, 433

MOVDQU, 433
MOVSB, 965
MOVSD, 459, 527, 808, 965
MOVSDX, 459
MOVSQ, 965
MOVSS, 462
MOVSW, 965
MOVSX, 198, 205, 381–383, 472, 966
MOVSXD, 286
MOVZX, 198, 366, 771, 966
MUL, 472, 966
MULSD, 452
NEG, 519, 966
NOP, 493, 895, 897, 966
NOT, 203, 205, 812, 966
OR, 320, 542, 966
OUT, 555, 787, 971
PADDD, 433
PCMPEQB, 441
PLMULHW, 430
PLMULLD, 430
PMOVMSKB, 441
POP, 8, 25, 26, 966, 974
POPA, 971, 974
POPCNT, 971
POPF, 850, 971
PUSH, 8, 9, 25, 26, 62, 555, 966, 974
PUSHA, 971, 974
PUSHF, 971
PXOR, 441
RCL, 682, 971
RCR, 971
RET, 5, 8, 26, 282, 566, 618, 897, 966
ROL, 342, 898, 971
ROR, 898, 971
SAHF, 255, 966
SAL, 971
SALC, 851
SAR, 347, 472, 534, 859, 971
SBB, 420, 966
SCASB, 850, 851, 966
SCASD, 966
SCASQ, 966
SCASW, 966
SETALC, 851
SETcc, 132, 199, 255, 972
SHL, 211, 268, 347, 967
SHR, 215, 347, 388, 967
SHRD, 426, 967
STC, 972
STD, 972
STI, 972
STOSB, 967
STOSD, 967
STOSQ, 526, 967
STOSW, 967
SUB, 8, 9, 80, 149, 516, 964, 967
SYSCALL, 970, 972
SYSENTER, 703, 970, 972
TEST, 198, 317, 319, 347, 967
UD2, 972
XADD, 741
XCHG, 966, 967
XOR, 8, 80, 203, 534, 682, 783, 897, 968, 974
Префиксы
LOCK, 740, 963
REP, 963, 966, 967
REPE/REPNE, 963
REPNE, 967
Регистры
Флаги, 80, 121, 959
AH, 965, 966
CS, 909
DR6, 962
DR7, 962
DS, 909
EAX, 79, 101
EBP, 62, 92
ECX, 564
ES, 859, 909
ESP, 37, 62
FS, 698
GS, 283, 698, 701
JMP, 167
RIP, 706
SS, 909
ZF, 80, 317
AVX, 429
FPU, 960
MMX, 429
SSE, 429
SSE2, 429
Инструкции
STOSB, 507
x86-64, 10, 11, 45, 61, 67, 87, 93, 443, 451, 556, 691, 706, 956, 962
Xcode, 12

Z3, 763, 766

Литература

[al12] Nick Montfort et al. 10 PRINT CHR$(205.5+RND(1)); : GOTO 10. Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17286. The MIT Press, 2012.

[AMD13a] AMD. AMD64 Architecture Programmer's Manual. Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17284. 2013.

[AMD13b] AMD. Software Optimization Guide for AMD Family 16h Processors. Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17285. 2013.

[App10] Apple. iOS ABI Function Call Guide. Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17276. 2010.

[ARM12] ARM. ARM® Architecture Reference Manual, ARMv7-A and ARMv7-R edition. 2012.

[ARM13a] ARM. ARM Architecture Reference Manual, ARMv8, for ARMv8-A architecture profile. 2013.

[ARM13b] ARM. ELF for the ARM 64-bit Architecture (AArch64). Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17288. 2013.

[ARM13c] ARM. Procedure Call Standard for the ARM 64-bit Architecture (AArch64). Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17287. 2013.

[ASS96] Harold Abelson, Gerald Jay Sussman и Julie Sussman. Structure and Interpretation of Computer Programs. 1996.

[Bro] Ralf Brown. The x86 Interrupt List. Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17292.

[Bur] Mike Burrell. «Writing Effcient Itanium 2 Assembly Code». В: (). Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17265.

[Cli] Marshall Cline. C++ FAQ. Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17291.

[Cor+09] Thomas H. Cormen и др. Introduction to Algorithms, Third Edition. 3rd. The MIT Press, 2009. ISBN: 0262033844, 9780262033848.

[Dij68] Edsger W. Dijkstra. «Letters to the editor: go to statement considered harmful». В: Commun. ACM 11.3 (март 1968), с. 147—148. ISSN: 0001-0782. DOI: 10.1145/362929.362947. URL: http://go.yurichev.com/17299.

[Dol13] Stephen Dolan. «mov is Turing-complete». В: (2013). Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17269.

[Dre07] Ulrich Drepper. What Every Programmer Should Know About Memory. Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17341. 2007.

[Dre13] Ulrich Drepper. «ELF Handling For Thread-Local Storage». В: (2013). Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17272.

[Eic11] Jens Eickhoff. Onboard Computers, Onboard Software and Satellite Operations: An Introduction. 2011.

[Fog13a] Agner Fog. Optimizing software in C++: An optimization guide for Windows, Linux and Mac platforms. http://go.yurichev.com/17279. 2013.

[Fog13b] Agner Fog. The microarchitecture of Intel, AMD and VIA CPUs / An optimization guide for assembly programmers and co http://go.yurichev.com/17278. 2013.

[Fog14] Agner Fog. Calling conventions. http://go.yurichev.com/17280. 2014.

[haq] papasutra of haquebright. «WRITING SHELLCODE FOR IA-64». В: (). Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17340.

[IBM00] IBM. PowerPC(tm) Microprocessor Family: The Programming Environments for 32-Bit Microprocessors. Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17281. 2000.

[Int13] Intel. Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual Combined Volumes:1, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, and 3C. Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17283. 2013.

[Int14] Intel. Intel® 64 and IA-32 Architectures Optimization Reference Manual. Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17342. September 2014.

[ISO07] ISO. ISO/IEC 9899:TC3 (C C99 standard). Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17274. 2007.

[ISO13] ISO. ISO/IEC 14882:2011 (C++ 11 standard). Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17275. 2013.

[Jav13] Java. The Java® Virtual Machine Specification Java SE 7 Edition. Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17345 и http://go.yurichev.com/17346. February 2013.

[Ker88] Brian W. Kernighan. The C Programming Language. Под ред. Dennis M. Ritchie. 2nd. Prentice Hall Professional Technical Reference, 1988. ISBN: 0131103709.

[Knu74] Donald E. Knuth. «Structured Programming with go to Statements». В: ACM Comput. Surv. 6.4 (дек. 1974). Also available as http://go.yurichev.com/17271, с. 261–301. ISSN: 0360-0300. DOI: 10.1145/356635.356640. URL: http://go.yurichev.com/17300.

[Knu98] Donald E. Knuth. The Art of Computer Programming Volumes 1-3 Boxed Set. 2nd. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1998. ISBN: 0201485419.

[Loh10] Eugene Loh. «The Ideal HPC Programming Language». В: Queue 8.6 (июнь 2010), 30:30–30:38. ISSN: 1542-7730. DOI: 10.1145/1810226.1820518. URL: http://go.yurichev.com/17298.

[Ltd94] Advanced RISC Machines Ltd. The ARM Cookbook. Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17273. 1994.

[Mit13] Michael Matz / Jan Hubicka / Andreas Jaeger / Mark Mitchell. System V Application Binary Interface. AMD64 Architecture P Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17295. 2013.

[Mor80] Stephen P. Morse. The 8086 Primer. Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17351. 1980.

[One96] Aleph One. «Smashing The Stack For Fun And Profit». В: Phrack (1996). Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17266.

[Pie] Matt Pietrek. «A Crash Course on the Depths of Win32™ Structured Exception Handling». В: MSDN magazine (). URL: http://go.yurichev.com/17293.

[Pie02] Matt Pietrek. «An In-Depth Look into the Win32 Portable Executable File Format». В: MSDN magazine (2002). URL: http://go.yurichev.com/17318.

[Pre+07] William H. Press и др. Numerical Recipes. 2007.

[RA09] Mark E. Russinovich и David A. Solomon with Alex Ionescu. Windows® Internals: Including Windows Server 2008 and Win 2009.

[Ray03] Eric S. Raymond. The Art of UNIX Programming. Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17277. Pearson Education, 2003. ISBN: 0131429019.

[Rit79] Dennis M. Ritchie. «The Evolution of the Unix Time-sharing System». В: (1979).

[Rit86] Dennis M. Ritchie. Where did ++ come from? (net.lang.c). http://go.yurichev.com/17296. [Online; accessed 2013]. 1986.

[Rit93] Dennis M. Ritchie. «The development of the C language». В: SIGPLAN Not. 28.3 (март 1993). Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17264, с. 201–208. ISSN: 0362-1340. DOI: 10.1145/155360.155580. URL: http://go.yurichev.com/17297.

[RT74] D. M. Ritchie и K. Thompson. «The UNIX Time Sharing System». В: (1974). Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17270.

[Sch94] Bruce Schneier. Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C. 1994.

[SK95] SunSoft Steve Zucker и IBM Kari Karhi. SYSTEM V APPLICATION BINARY INTERFACE: PowerPC Processor Supplement. Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17282. 1995.

[Sko12] Igor Skochinsky. Compiler Internals: Exceptions and RTTI. Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17294. 2012.

[Str13] Bjarne Stroustrup. The C++ Programming Language, 4th Edition. 2013.

[Swe10] Dominic Sweetman. See MIPS Run, Second Edition. 2010.

[War02] Henry S. Warren. Hacker's Delight. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 2002. ISBN: 0201914654.

[Yur12] Dennis Yurichev. «Finding unknown algorithm using only input/output pairs and Z3 SMT solver». В: (2012). Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17268.

[Yur13] Dennis Yurichev. C/C++ programming language notes. Также доступно здесь: http://go.yurichev.com/17289. 2013.